MesinPOS - SaaS POS untuk toko, kafe, dan grosir

Panduan Operasional Cara Mengisi Stok dan Menjalankan Toko

Langkah demi langkah: menyiapkan produk, mengisi stok dari tiga jalur berbeda, memindahkan stok, menghitung fisik, sampai menjual di kasir.

Isi panduan ini

1. Masuk dan menyiapkan workspace 2
2. Jawaban singkat: tiga cara mengisi stok 3
3. Cara 1: membuat produk dan mengisi stok awal 4
4. Cara 2: menambah atau mengurangi stok manual 6
5. Cara 3: mengisi stok lewat pembelian supplier 7
6. Pembelian lengkap: supplier, PR, PO, GRN, tagihan & pembayaran 8
7. Memindahkan stok dari gudang ke lokasi jual 12
8. Opname lengkap: hitung fisik, selisih, dan posting 13
9. Menjual di kasir 15
10. Shift kas dan laporan harian 18
11. Merapikan produk yang sudah tersimpan: ubah, nonaktifkan, hapus 19
12. Kalau stok tidak sesuai: pemecahan masalah 21
13. Peran dan izin untuk pekerjaan stok 22
14. Istilah, rumus, dan verifikasi teknis 23
15. PPN: mengubah tarif dan mematikannya 24
16. Logo toko: di sidebar dan setiap struk 25
17. Printer & kertas struk: memilih mesin dan ukurannya 27
18. Kirim struk ke WhatsApp pembeli 31

Gambar di dalam panduan ini adalah ilustrasi layar yang digambar ulang, bukan tangkapan layar. Label tombol dan nama halaman mengikuti aplikasi yang sedang berjalan.

BAGIAN 1

Masuk dan menyiapkan workspace

Semua langkah di panduan ini dikerjakan dari dalam aplikasi MesinPOS. Siapkan email aktif dan nama toko Anda sebelum mulai.

Langkah masuk

1. Buka alamat aplikasi Anda, lalu tekan Masuk atau daftar di halaman depan.
2. Tulis email Anda. Kode masuk dikirim ke email itu, jadi tidak ada kata sandi yang perlu dibuat.
3. Buka kotak masuk, lalu masukkan kode yang dikirim. Kode hanya bisa dipakai sekali dan punya masa berlaku.
4. Kalau emailnya tidak masuk: periksa folder spam, lalu minta kode baru. Kode lama otomatis tidak berlaku.

Menyiapkan workspace (sekali saja)

Kalau akun Anda belum punya workspace, aplikasi membuka halaman pendaftaran tiga langkah: Bisnis, Modul, Paket.

1. Langkah Bisnis: isi nama bisnis dan nama toko pertama Anda.
2. Langkah Modul: pilih modul yang sesuai cara berjualan Anda - UMKM (toko/ritel), Food & Beverage (kafe/restoran), atau Grosir (harga bertingkat & piutang).
3. Langkah Paket: pilih Starter, Professional, atau Enterprise. Uji coba 14 hari berjalan sejak workspace dibuat.
4. Selesai. Anda masuk ke Dashboard, dan menu di sidebar kiri sudah menyesuaikan peran Anda.

Catatan paket dan fitur

Sidebar hanya menampilkan menu yang boleh dibuka peran Anda. Menu yang disembunyikan juga ditolak di server, jadi alamat yang diketik langsung tidak menembus izin.

Paket menentukan fitur yang tersedia; modul menentukan fitur mana yang hidup. Gudang tambahan, opname, dan pembelian penuh ada di paket yang lebih tinggi.

BAGIAN 2

Jawaban singkat: tiga cara mengisi stok

Cara mengisi stok ada tiga, tergantung dari mana barangnya datang. Semuanya menulis pergerakan ke ledger stok yang sama, jadi setiap angka bisa ditelusuri.

Cara	Halaman	Kapan dipakai	Izin
1. Stok awal saat produk dibuat	Produk & Stok, tombol Tambah produk	Saat pertama kali memasukkan barang yang sudah ada di rak.	product.manage
2. Sesuaikan stok	Produk & Stok, tombol Sesuaikan stok	Barang datang tanpa PO, rusak, hilang, atau salah hitung.	stock.adjust
3. Penerimaan barang (GRN)	Pembelian, kartu Penerimaan barang (GRN)	Barang datang dari supplier dengan dokumen pesanan.	purchase.receive

Aturan yang tidak berubah

Stok yang bisa dijual kasir adalah stok di lokasi jual. Barang yang masih di gudang harus dipindahkan dulu (Bagian 6).

Mengurangi stok melebihi jumlah yang ada ditolak dengan pesan yang menyebut stok tersedia. Tidak ada stok minus.

BAGIAN 3

Cara 1: membuat produk dan mengisi stok awal

Ini jalur pertama yang harus dipakai di toko baru: tanpa produk, tidak ada yang bisa dijual dan tidak ada stok yang bisa diisi.

1. Buka menu Produk & Stok di sidebar kiri.
2. Tekan tombol Tambah produk di kanan atas halaman. Form Produk baru terbuka di bawah judul halaman.
3. Isi Nama produk, misalnya Kopi Susu Gula Aren. SKU boleh dibiarkan kosong: kalau kolomnya kosong, sistem membuat kode otomatis berformat PBB-<KATEGORI>-<nomor urut> (contoh PBB-SAN-000042) yang dijamin unik. Tombol Buat otomatis di sebelah kolomnya mengisi kode itu lebih dulu kalau Anda ingin melihatnya sebelum menyimpan, dan kalau toko Anda punya aturan kode sendiri, ketik saja di kolom SKU - ketikan Anda yang dipakai.
4. Pilih Kategori. Workspace baru sudah punya kategori bawaan: Kopi, Makanan, Snack, dan Minuman. Kategori menentukan kode di tengah SKU, jadi selama kolom SKU masih berisi hasil tombol Buat otomatis, mengganti Kategori ikut mengganti kodenya (nomornya tetap). Nanti pun begitu: kolom Kategori di kartu Atur harga mengganti kategori produk, dan SKU buatan sistem ikut menyesuaikan - sedangkan SKU yang Anda ketik sendiri tidak pernah diubah.
5. Isi Harga jual, Harga beli (opsional, dipakai sebagai saran harga di pesanan pembelian), dan Satuan dasar seperti PCS, Porsi, atau Botol.
6. Isi Stok awal dengan jumlah fisik yang benar-benar ada di rak hari ini.
7. Tekan Simpan produk. Pemberitahuan hijau muncul, dan barisnya langsung tampil di tabel produk.


Hasil setelah menyimpan	Keterangan
Baris produk muncul di tabel	Kolom Stok menampilkan stok awal tadi, dan Status membaca Tersedia, Menipis (5 atau kurang), atau Habis.
Stok bisa langsung dijual	Stok awal masuk ke lokasi jual, jadi produk itu langsung muncul di Kasir (POS).
Punya jejak audit	Server mencatatnya sebagai penyesuaian beralasan “Stok awal” beserta siapa yang mengisinya.

Bacaan penting: stok awal bukan angka bebas

Setelah produknya berjalan, jangan mengubah stok dengan mengedit angka produk. Gunakan Sesuaikan stok (Bagian 4) atau Penerimaan barang (Bagian 5) supaya alasan perubahannya ikut tercatat.



Gambar 1 - Ilustrasi layar Produk & Stok: tombol Tambah produk (1) dan tombol Sesuaikan stok di kolom Aksi (2).



Gambar 2 - Ilustrasi form Produk baru: urutan pengisian 1 sampai 8, dengan penekanan pada SKU (2) yang boleh dikosongkan untuk dibuat otomatis, dan Stok awal (7).

BAGIAN 4


Cara 2: menambah atau mengurangi stok manual

Jalur ini untuk penyesuaian yang tidak lewat supplier: barang titipan datang, barang rusak, susut, atau hitungan fisik berbeda dengan catatan.

1. Buka Produk & Stok, lalu cari produk yang ingin disesuaikan pada tabel.
2. Tekan tombol Sesuaikan stok di kolom Aksi pada baris produk itu. Panel penyesuaian terbuka tepat di bawah barisnya.
3. Isi Jumlah penyesuaian: angka biasa untuk menambah, angka negatif (misalnya -3) untuk mengurangi.
4. Isi Catatan supaya alasannya bisa dibaca ulang, misalnya “Rusak saat pengiriman” atau “Barang datang tanpa PO”.
5. Periksa tulisan Stok jadi pada panel. Tombolnya hanya menyala kalau hasil akhirnya nol atau lebih.
6. Tekan Sesuaikan stok. Pemberitahuan hijau menyebut stok terbaru produk itu.

Jangan pakai jalur ini untuk menghitung seluruh toko

Untuk menghitung semua produk sekaligus, pakai sesi Opname (Bagian 7). Selisihnya tersimpan sebagai bukti audit, sedangkan penyesuaian manual hanya menyisakan catatan singkat.



Gambar 3 - Ilustrasi panel Sesuaikan stok: tombol di baris produk (1), jumlah penyesuaian (2), catatan (3), dan tombol simpan (4).

BAGIAN 5


Cara 3: mengisi stok lewat pembelian supplier

Barang yang datang dari supplier tidak diketik langsung ke stok. Rantainya Permintaan pembelian (PR), Pesanan pembelian (PO), lalu Penerimaan barang (GRN), dan hanya langkah terakhir yang mengubah stok.

1. Buka menu Pembelian. Halaman ini dibaca dari atas: Permintaan pembelian (PR), Pesanan pembelian (PO), Penerimaan barang (GRN), lalu tagihan supplier.
2. Pada kartu Permintaan pembelian (PR), pilih produk dan jumlah yang perlu dibeli, lalu kirim permintaannya. Staf gudang yang mengajukan, pemilik atau manajer yang menyetujui.
3. Pada kartu Pesanan pembelian (PO), tekan Setujui pada PR yang masuk, tentukan supplier dan harga beli per produk, lalu buat pesanannya.
4. Saat barang tiba, buka kartu Penerimaan barang (GRN), pilih PO yang menunggu barang, lalu isi jumlah yang benar-benar datang pada setiap baris.
5. Pilih lokasi tujuan penerimaan: barang yang langsung dipajang masuk ke lokasi jual, barang yang disimpan dulu masuk ke gudang.
6. Tekan Terima barang. Stok bertambah di lokasi yang dipilih, dan sisa pesanan dihitung ulang dari baris PO-nya.

Kalau barangnya belum pernah ada di daftar produk

Buat dulu produknya lewat Produk & Stok, tombol Tambah produk, dengan stok awal 0. Setelah produknya ada, produk itu muncul di pilihan PR dan PO.



Gambar 4 - Diagram rantai pembelian: PR, PO, GRN, lalu stok bertambah di lokasi yang dipilih.

BAGIAN 6

Pembelian lengkap: supplier, PR, PO, GRN, tagihan & pembayaran

Bagian ini melengkapi jalur ketiga di atas sampai tuntas: menyiapkan supplier, memesan, menerima barang sebagian, mencatat tagihan supplier, memutuskan selisih dokumen, sampai membayar hutangnya. Semua langkah dikerjakan di satu halaman, menu Pembelian.

Yang ada di halaman Pembelian

Bagian	Isinya
Empat angka ringkas	Menunggu persetujuan (PR yang belum diputuskan), PO terbuka beserta unit yang belum datang, Nilai PO terbuka, dan Diterima bulan ini.
Supplier	Daftar supplier beserta tempo pembayaran (hari) dan status aktifnya.
Permintaan pembelian (PR)	Permintaan dari staf gudang; pemilik/manajer menyetujui atau menolaknya.
Pesanan pembelian (PO)	Pesanan ke supplier: siapa suppliernya, harga beli per unit, dan sisa barang yang belum datang.
Penerimaan barang (GRN)	Barang yang benar-benar datang dicatat per baris, boleh sebagian, dan stok masuk ke lokasi yang dipilih.
Hutang usaha (AP)	Tagihan supplier beserta jatuh tempo, umur, dan pelunasannya.
Pencocokan 3 arah	Perbandingan dokumen supplier dengan yang dipesan (PO) dan yang datang (GRN).

Langkah 1 - siapkan supplier

1. Pada bagian Supplier, di sub-form Tambah supplier, isi Nama supplier; Kode akan diusulkan otomatis dan boleh diubah sebelum disimpan.
2. Isi Tempo (hari): 30 berarti tagihan supplier jatuh tempo 30 hari setelah barang diterima; 0 berarti bayar langsung saat barang datang.
3. Tekan Simpan supplier. Supplier aktif langsung muncul di pilihan saat membuat PO.

Langkah 2 - ajukan permintaan pembelian (PR)

1. Pada kartu Permintaan pembelian (PR), pilih Produk, isi Jumlah, dan tulis Catatan bila perlu (mis. “stok rak depan”).
2. Tekan Tambah baris, lalu ulangi untuk produk lain bila permintaannya lebih dari satu.
3. Tekan Kirim permintaan (jumlah baris). Permintaan bernomor PR- tercatat dengan status menunggu keputusan.

Langkah 3 - setujui PR dan buat pesanan (PO)

1. Pemilik atau manajer menekan Setujui pada baris PR yang masuk; Tombol Tolak menutup permintaan itu tanpa memesan apa pun.

2. Pada bagian Pesanan pembelian (PO), pilih PR yang sudah disetujui, lalu pilih Supplier.
3. Isi Harga beli / unit untuk setiap baris - kolomnya sudah terisi dari harga beli terakhir produk itu. Isi Perkiraan datang bila supplier memberi tanggalnya.
4. Simpan pesanannya. PO bernomor PO- muncul dengan kolom Progres yang menunjukkan berapa unit sudah diterima dari yang dipesan (mis. 12 / 24).

Supplier yang menunggak tidak dilayani PO baru

Kalau supplier masih punya hutang yang lewat jatuh tempo, namanya ditandai “(menunggak)” di daftar pilihan dan server menolak PO baru untuknya. Pesannya menyebut nominal yang harus dibayar dulu - jadi jalan keluarnya adalah melunasi (langkah 7), bukan mengakalinya dengan mengubah nama supplier.

Langkah 4 - catat barang yang datang (GRN)

1. Pada kartu Penerimaan barang (GRN), pilih PO yang menunggu barang. Pilihan ini hanya memuat PO yang masih punya sisa.
2. Tentukan Lokasi tujuan: Lokasi jual bila barang langsung dipajang, atau gudang bila disimpan dulu.
3. Isi Catatan dengan nomor surat jalannya, supaya penerimaan ini bisa dicocokkan dengan dokumen fisik.
4. Periksa kolom Terima pada tiap baris: angkanya sudah terisi sisa pesanan (“sisa 12 dari 24”). Ubah bila yang datang memang kurang, dan tulis 0 untuk barang yang belum datang.
5. Tekan Terima barang. Stok bertambah di lokasi yang dipilih, angka Terima bulan ini naik, dan sisa PO dihitung ulang dari barisnya.

Penerimaan sebagian itu normal

Barang yang datang bertahap tidak perlu ditunggu lengkap. Setiap penerimaan mencatat apa yang benar-benar datang, dan PO tetap terbuka dengan sisa yang tinggal. Riwayat penerimaan di bawah halaman memperlihatkan seluruh GRN yang pernah dibuat.

Langkah 5 - tagihan supplier dan hutang usaha (AP)

1. Supplier bertempo: begitu barang diterima, sistem membuat tagihan hutang dengan jatuh tempo sendiri. Tiga angka di bagian Hutang usaha memisahkan total terbuka, yang lewat jatuh tempo, dan yang jatuh tempo dalam 7 hari.
2. Untuk tagihan di luar PO (saldo awal atau tagihan jasa), isi bagian Catat tagihan supplier (di luar PO): Supplier, Nomor tagihan, Nilai, dan Jatuh tempo - tanggal yang sudah lewat pun boleh, supaya umur hutang lamanya ikut benar.
3. Tekan Simpan tagihan. Barisnya muncul di tabel hutang dengan kolom Umur (mis. “lewat 3 hari”) dan kolom Sisa.

Langkah 6 - cocokkan dokumen supplier (3 arah) dan putuskan selisihnya

1. Buka kartu Pencocokan 3 arah (PO / GRN / tagihan). Empat angkanya memisahkan: Perlu ditinjau, Menunggu dokumen, Cocok, dan Sengketa.
2. Tekan Tinjau pada tagihan yang ingin diperiksa. Alasan selisihnya ditulis di sana, misalnya tagihan lebih mahal dari PO atau jumlah yang ditagih melebihi yang diterima.


3. Bila dokumen supplier belum dicatat, tekan Catat dokumen supplier: barisnya terisi dari barang yang benar-benar diterima, jadi tidak perlu mengetik ulang.
4. Untuk selisih yang bisa diterima, tulis Catatan keputusan lalu tekan Terima selisih - nilai hutang mengikuti total tagihan supplier.
5. Untuk tagihan yang dipertengkarkan, tekan Sengketa. Pembayarannya ditahan sampai sengketa itu dicabut lewat tombol Cabut sengketa.

Langkah 7 - bayar hutang supplier


1. Satu tagihan: tekan Bayar pada barisnya, isi Jumlah dibayar (boleh sebagian) dan metodenya, lalu simpan. Sisa hutangnya berkurang, dan pembayaran terakhir tercatat di bawah tabel.
2. Beberapa tagihan sekaligus: centang tagihan yang ingin dibayar, pilih Metode, lalu tekan Bayar terpilih. Semuanya dibayar dalam satu nomor batch PAY- tetapi jejaknya tetap satu baris per tagihan, jadi rekonsiliasi bank tetap bisa dicocokkan.
3. Tagihan yang sedang disengketakan tidak bisa dicentang - pembayarannya memang ditahan sampai sengketa selesai.

Kalau penerimaan barang ditolak

Tiga sebab yang paling sering: PO-nya belum disetujui (setujui PR dulu), jumlah yang diterima melebihi sisa pesanan (kurangi angkanya), atau gudang tujuannya sedang nonaktif (aktifkan dulu di halaman Gudang & Stok).



Gambar 5 - Ilustrasi pesanan pembelian dengan penerimaan bertahap: baris PO berprogres 12/24 (1), kolom Terima per baris dengan sisa pesanannya (2), dan tombol Terima barang (3).



Gambar 6 - Ilustrasi hutang usaha & pencocokan 3 arah: tabel tagihan dengan umur dan status 3 arah (1), keputusan selisih Terima selisih / Sengketa (2), dan pembayaran beberapa tagihan sekaligus dengan satu nomor PAY- (3).

BAGIAN 7


Memindahkan stok dari gudang ke lokasi jual

Kasir hanya menjual dari lokasi jual. Barang yang tersimpan di gudang harus dipindahkan lebih dulu, persis seperti stok fisik yang dibawa ke rak depan.

1. Buka menu Gudang & Stok. Halaman ini memperlihatkan jumlah lokasi, stok yang bisa dijual, dan stok yang masih di gudang.
2. Pilih produk pada bagian Pindah stok antar lokasi.
3. Tentukan lokasi asal di kolom Dari (misalnya Gudang Utama) dan lokasi tujuan di kolom Ke (misalnya Lokasi jual).
4. Isi Jumlah dan catatan bila perlu, lalu tekan Pindah stok. Satu perpindahan dicatat sebagai dua baris ledger bernomor TRF- sehingga total stok tidak berubah karena pemindahan.
5. Periksa tabel Stok per lokasi untuk memastikan angkanya sudah berpindah.
6. Untuk menambah gudang baru, isi bagian Tambah gudang lalu tekan Simpan gudang. Fitur ini memerlukan paket yang memuat gudang tambahan.

Gudang yang masih berisi stok

Gudang yang masih menyimpan stok tidak bisa dinonaktifkan. Kalau dipaksa, stoknya hilang dari pandangan padahal fisiknya masih ada di rak gudang.



Gambar 7 - Ilustrasi halaman Gudang & Stok: ringkasan lokasi stok dan form Pindah stok antar lokasi (1).

BAGIAN 8

Opname lengkap: hitung fisik, selisih, dan posting

Opname adalah cara resmi membandingkan catatan dengan kenyataan. Hitungannya disimpan sebagai bukti audit, stok baru berubah setelah sesinya diposting, dan sesi yang dibatalkan tidak mengubah apa pun.

Empat angka di atas halaman

Angka	Artinya
Sesi berjalan	Sesi yang belum diposting, beserta berapa baris yang masih tersisa.
Selesai	Sesi yang sudah diposting ke ledger stok.
Dibatalkan	Sesi yang ditutup tanpa mengubah stok.
Selisih berjalan	Selisih bersih (unit) dari sesi yang belum diposting.

Langkah menghitung

1. Buka menu Opname, lalu pilih lokasi pada kolom Lokasi yang dihitung - lokasi jual atau salah satu gudang.
2. Isi Catatan sesi bila perlu (mis. “opname akhir bulan”), lalu tekan Mulai hitung <nama lokasi>.
3. Sesi bernomor OPN- terbentuk dan muncul sebagai kartu. Buka kartunya untuk melihat daftar produknya.
4. Hitung barang di rak, lalu tulis jumlah fisiknya di kolom Hitung fisik. Angka tersimpan begitu Anda pindah kolom atau menekan Enter.
5. Ulangi untuk produk lain. Bilangan yang belum dihitung dibiarkan kosong - bukan nol.
6. Setelah selesai, tekan Posting hasil hitung. Satu baris ledger ditulis untuk setiap baris yang selisihnya tidak nol, dan stok mengikuti hasil hitung itu.

Membaca kolomnya dengan benar

Kolom	Isinya
Sistem (snapshot)	Saldo lokasi saat sesi dimulai. Angka ini tidak berubah walau ada penjualan setelahnya.
Sekarang	Saldo lokasi saat ini. Berbeda dari snapshot kalau ada penjualan atau penerimaan selagi Anda menghitung.
Hitung fisik	Jumlah yang Anda lihat dan hitung di rak.
Selisih	Hitung fisik dikurangi saldo snapshot. Angka negatif berarti stok kurang dari catatan saat sesi dibuat.

Selisih diterapkan terhadap saldo terakhir, bukan snapshot

Saat posting, sistem menulis selisih antara jumlah hitung fisik dan saldo lokasi pada saat itu. Ini yang membuat opname tetap benar walau toko masih berjualan selama penghitungan: penjualan yang terjadi di tengah proses tidak ikut terhapus oleh hasil hitung.


Aturan yang ditegakkan server

- Satu lokasi hanya boleh punya satu sesi berjalan. Membuka sesi kedua ditolak dengan pesan yang menyebut nomor sesi lama - selesaikan atau batalkan sesi itu dulu.
- Lokasi tanpa produk berstok tidak bisa dimulai sesinya, karena tidak ada yang bisa dihitung.
- Posting hanya perlu ada minimal satu baris yang dihitung, jadi hitung sebagian (cycle count) tetap sah dan berguna.
- Sesi yang sudah diposting atau dibatalkan tidak bisa diubah lagi. Untuk menghitung ulang, mulai sesi baru.
- Hitungan disimpan sebagai bilangan bulat, tidak boleh negatif, dan ada batas kewajaran untuk mencegah salah ketik.

Gerbang paket dan izin

Membuka sesi baru butuh fitur inventory.opname (paket Enterprise). Menghitung, memposting, dan membatalkan hanya butuh izin inventory.manage - jadi paket yang turun tidak membuat hitungan fisik yang sudah dikerjakan hilang, dan sesi lama tetap bisa diselesaikan.

Kalau tombol Posting hasil hitung tidak menyala, sebabnya tertulis di sebelahnya di dalam aplikasi - biasanya belum ada satu baris pun yang dihitung.



Gambar 8 - Ilustrasi sesi Opname: tombol Mulai hitung (1), kartu sesi dengan progres dan ringkasan selisih (2), kolom Sistem (snapshot) / Sekarang / Hitung fisik / Selisih, serta tombol Posting hasil hitung (3).

BAGIAN 9

Menjual di kasir

Setelah stok terisi, penjualan berjalan di menu Kasir (POS). Setiap penjualan yang selesai otomatis mengurangi stok lokasi jual.

1. Buka menu Kasir (POS). Grid produk tampil dengan angka stoknya, beserta foto produk untuk produk yang fotonya sudah diunggah di halaman Produk & Stok.
2. Klik produk untuk memasukkannya ke keranjang; klik lagi untuk menambah jumlahnya. Foto produknya ikut tampil di baris keranjang, jadi barang yang dihitung gampang dicocokkan dengan yang dipegang pembeli.
3. Produk yang belum difoto tetap bisa dijual: kartunya bertanda belum ada gambar. Kalau belum ada satu pun produk berfoto, kartunya kembali ringkas tanpa kotak gambar.
4. Di header ada tombol Layar penuh: sidebar kiri disembunyikan supaya grid produk memakai seluruh lebar layar. Tekan sekali lagi (atau Esc) untuk memunculkan sidebar kembali; tombol Keluar tetap terlihat karena headernya tidak ikut disembunyikan.
5. Untuk produk bermodifier (level pedas, topping), dialog pilihan muncul lebih dulu. Grup bertanda wajib harus dipilih sebelum pesanan bisa disimpan.
6. Pilih metode pembayaran: Tunai, QRIS, atau Kartu. Untuk Tunai, tekan tombol pecahan uang yang diserahkan pembeli - Rp 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, atau 500.000 - atau ketik sendiri nominalnya kalau uangnya bukan pecahan pas. Kembaliannya dihitung otomatis.
7. Bila pelanggan membayar sebagian, isi Dibayar sekarang lebih kecil dari total. Sisanya menjadi piutang yang ditagih di halaman Piutang (modul Grosir).
8. Tekan Selesaikan pembayaran. Begitu penjualannya tercatat, dialog Struk belanja terbuka: di situ Anda memilih mencetak notanya, mengunduh PDF-nya, atau mengirimkannya ke WhatsApp pembeli. Sebelum pembayarannya lunas, tombol cetak & kirim struk belum ditawarkan sama sekali - pilihannya baru muncul setelah ada nota yang benar-benar dibayar. Berlaku untuk semua cara bayar yang mencatat penjualan - tunai, kartu, tempo, dan QRIS yang tagihannya sudah lunas.
9. Untuk memeriksa penjualan yang sudah tercatat di shift ini, tekan tombol Transaksi terakhir (shift ini) di bagian bawah halaman kasir. Daftarnya muncul dari bawah layar: nomor nota, jam, jumlah item, metode bayar, dan totalnya, terbaru di atas, ditutup dengan tombol silang, tekanan Escape, atau sentuhan di latar gelapnya.

Struk: cetak, PDF, atau WhatsApp

Cetak - dialog struk yang terbuka sesudah pelunasan menawarkan dua jalan: Cetak ke printer (langsung ke mesinnya lewat USB atau Bluetooth, tanpa dialog cetak sistem - syaratnya di bagian Printer & kertas struk) dan Cetak lewat dialog peramban. Keduanya memakai printer & setelan struk workspace, termasuk rangkapnya untuk printer dot matrix. Tombol Cetak di panel keranjang baru muncul setelah pembayarannya lunas, dan gunanya mencetak ulang nota itu, misalnya kertasnya habis di tengah antrean - keranjang yang sedang disusun berikutnya tidak ikut tercetak.

Unduh PDF - berkasnya dibuat di perangkat kasir, tanpa diunggah ke mana pun. Ukuran halamannya selebar kertas struknya, logonya ikut tercetak di atas nama usaha (sama seperti di kertas), dan namanya memakai nomor nota, contoh struk-A-00042.pdf, jadi gampang dicari di folder unduhan.

Kirim ke WhatsApp pembeli - gambar struknya dikirim ke WhatsApp pembelinya, bukan PDF-nya: lewat pesan gambar, struk beserta logo tokonya langsung terlihat di percakapan tanpa dibuka lebih dulu. Untuk pembeli yang terdaftar sebagai member, nomornya diambil dari data member (diisi sendiri di halaman Member) dan nomor itulah yang diutamakan - kasir tidak perlu mengetik apa pun, dan member yang belum mengisi nomornya ditawari kolom nomor di dialog struk supaya kirimannya tidak perlu menunggu profilnya dilengkapi. Langkah lengkap beserta syarat kanalnya ada di bagian Kirim struk ke WhatsApp pembeli.


Pembeli umum (penjualan tanpa member sama sekali) juga bisa dikirimi struk: di dialog struknya muncul kolom Nomor WhatsApp pembeli. Tulis nomor yang diberikan pembelinya (mis. 0812-3456-7890) lalu tekan kirim - nomornya divalidasi dulu, dan yang belum sah ditolak beserta sebabnya. Nomor itu dipakai sekali untuk kiriman tersebut; ia tidak disimpan sebagai data member. Tiap kiriman tetap tercatat di jejak audit beserta asal nomornya (dari data member atau diketik kasir) dan nomor tujuannya ditampilkan tersensor, mis. 6281-••••-890.

Kanal WhatsApp-nya diatur pemilik workspace lewat dua kunci di lingkungan deployment (WHATSAPP_ACCESS_TOKEN dan WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID; versi Graph API opsional). Selama kuncinya belum diisi, tombol kirimnya menjawab apa adanya bahwa kanalnya belum tersambung, dan struknya tetap bisa dicetak atau diunduh - jalur tanpa kunci & syaratnya dibahas di bagian Kirim struk ke WhatsApp pembeli.

Pesanan yang belum dibayar

Untuk kafe/restoran, gunakan tombol Ke dapur: pesanan ditahan, dapur melihatnya di menu Dapur & Meja, dan stok baru berkurang saat pesanannya ditandai Selesai.

QRIS pada workspace dengan kanal tagih digital menerbitkan tagihan lebih dulu; penjualannya baru tercatat setelah tagihan itu lunas.



Gambar 9 - Ilustrasi layar Kasir (POS): ringkasan keranjang dengan tombol Selesaikan pembayaran (1) dan grid produk (2).

BAGIAN 10

Shift kas dan laporan harian

1. Sebelum mulai melayani, buka menu Shift & Kas dan tekan Buka shift. Isi Kas awal, yaitu uang kembalian yang ada di laci.
2. Setelah selesai melayani, tekan Tutup shift & simpan Z-report. Uang di laci dicocokkan dengan penjualan yang tercatat.
3. Hasil penjualan dan stok yang bergerak bisa dibaca di menu Laporan.

Mengapa shift penting

Selisih kas selalu punya shift pemiliknya. Tanpa shift yang dibuka dan ditutup, selisih uang tidak bisa ditelusuri ke orang dan waktu.

BAGIAN 11

Merapikan produk yang sudah tersimpan: ubah, nonaktifkan, hapus

Produk yang sudah dibuat tidak perlu dibiarkan apa adanya. Di halaman Produk & Stok, kolom Aksi pada setiap baris menyediakan tiga pekerjaan rumah tangga: memperbaiki identitasnya, menghentikan penjualannya, atau menghapusnya kalau memang belum dipakai.

Tombol di kolom Aksi	Kapan dipakai
Atur harga	Mengubah harga jual, satuan, tier grosir, gambar, serta nama, SKU, dan harga beli produk.
Nonaktifkan	Produk berhenti dijual, tetapi semua datanya tetap ada dan bisa dinyalakan lagi kapan saja.
Hapus	Hanya untuk produk yang belum pernah terjual, stoknya nol, dan tidak dipakai dokumen mana pun.

Memperbaiki nama, SKU, atau harga beli

- Tekan Atur harga pada baris produknya. Selain harga dan kategori, kartu itu memuat kolom Nama produk, SKU, dan Harga beli.
- Ubah yang perlu, lalu tekan Simpan harga. Hanya kolom yang benar-benar berubah yang disimpan - notis di bawah tabel menyebutkannya satu per satu.
- Harga jual tidak ikut berubah oleh kolom itu, dan harga beli hanya dipakai menghitung margin, bukan harga yang dibayar pelanggan.
- SKU harus unik di dalam satu workspace; SKU yang sudah dipakai produk lain ditolak, termasuk kalau hanya berbeda huruf besar-kecil.
- Mengganti Kategori tetap jalur tersendiri: kode di tengah SKU buatan sistem ikut menyesuaikan, sedangkan SKU yang Anda ketik sendiri tidak pernah diubah.

Menghentikan penjualan tanpa kehilangan data

- Tekan Nonaktifkan pada baris produknya. Baris itu langsung bertanda Nonaktif, dan judul tabel tetap menghitung berapa produk yang aktif.
- Produk nonaktif hilang dari kasir dan dari katalog penjualan, termasuk kalau keranjang di perangkat lama masih menyimpannya - penjualannya ditolak server.
- Stok, riwayat penjualan, dokumen supplier, dan kartu Atur harga-nya tetap ada. Menyalakannya kembali cukup satu tombol Aktifkan.
- Memasukkan produk ke kategori yang dinonaktifkan berbeda halnya: itu urusan kategori, bukan status produknya.

Menghapus produk - dan kenapa sering ditolak

- Tekan Hapus pada baris produknya. Dialog konfirmasi menampilkan hasil pemeriksaan server: produknya layak dihapus atau tidak, beserta alasannya.

- Produk dengan stok tersisa, pernah terjual, punya pergerakan stok, dipakai dokumen pembelian, atau ikut sesi opname tidak bisa dihapus - struk, buku besar stok, dan dokumen supplier lamanya harus tetap bisa dibuka.
- Untuk produk seperti itu, dialognya menawarkan Nonaktifkan saja: produknya berhenti dijual tanpa satu pun catatan yang menggantung.
- Kalau produknya memang belum pernah dipakai, tombol Hapus produk aktif dan produknya benar-benar dibuang beserta gambarnya.

Ragu antara menghapus dan menonaktifkan? Pilih nonaktifkan

Menonaktifkan selalu bisa dibatalkan, sedangkan menghapus tidak. Untuk produk yang hanya berhenti dijual, nonaktifkan sudah cukup: kasir tidak lagi menawarkannya, dan riwayatnya tetap utuh.

BAGIAN 12

Kalau stok tidak sesuai: pemecahan masalah

Gejala	Sebab yang paling sering	Tindakan
Stok bertambah, tetapi kasir tidak bisa menjualnya.	Barangnya masuk ke gudang, bukan ke lokasi jual.	Buka Gudang & Stok, lalu pindahkan stoknya ke Lokasi jual.
Angka stok benar, tetapi produknya tidak muncul di kasir.	Produknya nonaktif, atau modul yang dibutuhkan produk itu mati.	Periksa status produk di Produk & Stok dan modulnya di halaman Modul.
Penerimaan barang ditolak.	PO belum disetujui, atau jumlah yang diterima melebihi sisa pesanan.	Setujui PO-nya lebih dulu, lalu samakan jumlah penerimaan dengan sisa pada baris PO.
Tombol Mulai hitung di halaman Opname mati.	Lokasi itu masih punya sesi opname yang berjalan, atau paket tidak memuat fiturnya.	Selesaikan atau batalkan sesi lama; periksa paket di halaman Langganan.
Pesan “stok tidak cukup” saat menjual.	Stok lokasi jual lebih kecil dari jumlah yang dijual.	Isi ulang stok (Bagian 3, 4, atau 5), lalu periksa lagi angka stok di kasir.
Perubahan stok tidak terlihat di perangkat lain.	Halaman belum memuat data terbaru.	Muat ulang halaman. Untuk perangkat yang sering terputus, pakai menu Sinkronisasi.

BAGIAN 13

Peran dan izin untuk pekerjaan stok

Izin di MesinPOS dipisah menurut pekerjaan, bukan menurut jabatan. Tabel ini memetakan pekerjaan stok ke izin yang dibutuhkan dan peran yang memegangnya.

Pekerjaan	Izin	Peran
Membuat produk & menetapkan harga	product.manage	Pemilik, Manajer, Staf gudang
Menambah / mengurangi stok manual	stock.adjust	Pemilik, Manajer, Staf gudang
Memindahkan stok antar lokasi	inventory.manage	Pemilik, Manajer, Staf gudang
Melihat gudang & stok per lokasi	inventory.view	Pemilik, Manajer, Staf gudang
Menghitung fisik & posting opname	inventory.manage	Pemilik, Manajer, Staf gudang
Mengajukan permintaan pembelian (PR)	purchase.request	Pemilik, Manajer, Staf gudang
Menyetujui PR & membuat PO	purchase.approve	Pemilik, Manajer
Menerima barang (GRN)	purchase.receive	Pemilik, Manajer, Staf gudang
Menjual di kasir	pos.sell	Pemilik, Manajer, Kasir

Peran bawaan tidak bisa diubah, tetapi peran kustom bisa dibuat di halaman Tim & Peran bila pembagian kerjanya berbeda (fitur peran kustom ada di paket Enterprise).

BAGIAN 14

Istilah, rumus, dan verifikasi teknis

Istilah stok

Istilah	Arti
SKU	Kode unik produk di dalam satu workspace. Dikosongkan berarti dibuat otomatis dengan format PBB-<KATEGORI>-<nomor urut> (contoh PBB-SAN-000042).
Lokasi jual	Tempat kasir menjual; angka inilah yang tampil sebagai Stok di halaman Produk & Stok.
Gudang	Lokasi penyimpanan tambahan; stok di sini belum bisa dijual.
Ledger stok	Catatan setiap pergerakan stok beserta alasannya: penjualan, penyesuaian, pemindahan (TRF), penerimaan (GRN).
PR / PO / GRN	Permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan penerimaan barang dari supplier.
Opname	Penghitungan fisik stok; selisihnya disimpan sebagai bukti audit sebelum stok berubah.

Rumus yang dipakai sistem

- Total stok satu produk = jumlah di lokasi jual + jumlah di semua gudang.
- Stok yang bisa dijual = jumlah di lokasi jual saja.
- Selisih opname = jumlah hitung fisik dikurangi stok sistem pada saat sesi dibuat.
- Sisa pesanan pada PO = jumlah dipesan dikurangi jumlah yang sudah diterima.

Untuk tim teknis: memeriksa aturan stok

Aturan stok, gudang, pembelian, dan opname punya harness sendiri dan bisa dijalankan tanpa server:

```
bun scripts/verify-inventory.mjs     # gudang + perpindahan stok
bun scripts/verify-purchasing.mjs    # rantai PR / PO / GRN
bun scripts/verify-opname.mjs        # opname + bukti selisih
bun scripts/verify-product-sku.mjs   # SKU otomatis PBB-<KATEGORI>-<nomor>
bun scripts/verify-product-edit.mjs  # ubah produk, aktif/nonaktif, pagar hapus
bun scripts/verify-tax.mjs           # tarif PPN + aktif/nonaktifnya
bun scripts/verify-struk.mjs         # struk: printer, kertas, logo, kasir
bun tsc -b --noEmit                  # pemeriksaan tipe seluruh proyek
```

Menghasilkan ulang panduan ini

Berkas PDF ini dibuat dari skrip di repositori. Jalankan bun run panduan:pdf untuk membangunnya kembali setelah ada perubahan alur.

BAGIAN 15

PPN: mengubah tarif dan mematikannya

Satu setelan PPN berlaku untuk seluruh dokumen workspace: struk penjualan di kasir dan tagihan langganan workspace ini memakai angka yang sama, jadi pemilik toko tidak pernah melihat dua pajak berbeda dari satu keputusan.

Mengubah tarif

1. Buka menu Pengaturan di sidebar kiri. Izinnya billing.manage - pemilik, manajer, dan keuangan.
2. Isi kolom Tarif PPN (%). Angka Indonesia boleh memakai koma, misalnya 11 atau 11,5; tombol 5% / 11% / 12% mengisi tarif yang sering dipakai.
3. Periksa contoh perhitungan di sebelah kolomnya: belanja 100.000 sebelum pajak, nilai PPN-nya, dan total yang dibayar pembeli.
4. Tekan Simpan setelan PPN. Angka di kasir dan di tagihan langganan langsung memakai tarif baru; penjualan yang sudah tercatat tidak berubah.

Mematikan PPN

1. Tekan Matikan PPN, lalu Simpan setelan PPN. Tarifnya tetap tersimpan supaya bisa dinyalakan lagi dengan angka yang sama.
2. Struk penjualan berikutnya tidak memungut pajak: baris PPN di keranjang kasir hilang, bukan menampilkan nol.

Yang perlu diketahui

PPN tidak aktif berbeda dari PPN 0%: karena itu setelan aktif dengan tarif 0% ditolak, supaya pembaca struk tidak menebak mana yang sedang berlaku.

Tarif bisa dinaikkan maupun diturunkan: struk berikutnya memungut angka yang tersimpan saat itu, misalnya 12,5% lalu diturunkan ke 5%.

Setiap perubahan meninggalkan jejak audit. Pindah paket atau mengubah modul tidak menyentuh setelan ini.

BAGIAN 16

Logo toko: di sidebar dan setiap struk

Logo toko adalah identitas workspace Anda. Ia tampil di sidebar aplikasi sebagai penanda workspace, dan tercetak di atas nama usaha pada setiap lembar struk belanja - termasuk lembar tembusan.

Memasang logo

1. Siapkan berkas logonya: JPG, PNG, atau WebP, maksimal 1 MB. Gambar besar diperkecil otomatis sebelum diunggah, jadi foto dari ponsel pun aman.
2. Buka menu Pengaturan di sidebar kiri, lalu cari kartu Struk belanja. Izinnya billing.manage - pemilik, manajer, dan keuangan.
3. Di seksi Logo toko, tekan Tambah logo (atau Ganti logo kalau sudah ada). Logonya langsung tersimpan; setelan struk tidak perlu disimpan ulang.
4. Periksa pratinjau struk di sebelahnya: logonya digambar di atas nama usaha dengan ukuran dan warna yang sama seperti yang akan keluar di kertas, jadi tidak perlu mencetak satu lembar pun untuk memeriksanya.
5. Untuk melepasnya, tekan Hapus logo. Struk berikutnya dicetak tanpa logo, dan sidebar kembali memakai ikon bawaan.

Di mana logonya muncul

- Sidebar kiri - penanda workspace yang sedang dibuka, di samping nama MesinPOS.
- Pratinjau struk di halaman Pengaturan, jadi bentuk struknya terlihat sebelum satu lembar pun tercetak.
- Setiap lembar struk di kasir, juga saat printer dot matrix mencetak rangkap.
- Ukurannya tetap 110 px x 110 px (sekitar 29 mm) di semua kertas: kertas 58 mm maupun faktur 241 mm memakai logo yang sama besarnya.
- Warnanya dipaksa hitam putih, sama seperti teks struknya. Printer struk hanya punya satu warna tinta, jadi logo berwarna yang dicetak apa adanya keluar sebagai bercak kelabu.

Yang perlu diketahui

Satu logo per workspace. Mengunggah logo baru otomatis mengganti yang lama, termasuk berkasnya di penyimpanan, jadi tidak ada logo lama yang menumpuk.

Ukuran di struk dibatasi sistem, bukan mengikuti ukuran berkas: logo yang dikecilkan sendiri lebih dulu justru terlihat paling rapi, karena logo selebar kertas akan mendorong nama usaha dan daftar barangnya ke halaman berikutnya.

Kasir tidak perlu mengatur apa pun. Logo dipakai bersama seluruh kasir di workspace ini, dan struk yang sudah tercetak tidak berubah.



Gambar 10 - Ilustrasi seksi Logo toko di halaman Pengaturan: tombol Tambah/Ganti logo (1), logo yang terpasang di kartu (2), dan pratinjau struk yang mencetaknya kecil serta hitam putih di atas nama usaha (3) - logo yang sama menjadi penanda workspace di sidebar.

BAGIAN 17

Printer & kertas struk: memilih mesin dan ukurannya

Struk adalah satu-satunya keluaran MesinPOS yang keluar dari mesin fisik, jadi setelannya ada di kartu Struk belanja pada halaman Pengaturan. Izinnya billing.manage - pemilik, manajer, dan keuangan. Yang dipilih di kartu itu benar-benar mengubah apa yang tercetak dari tombol cetak di kasir, bukan hanya tampilan di layar.

Memilih jenis printer

1. Buka menu Pengaturan di sidebar kiri, lalu cari kartu Struk belanja.
2. Di seksi Jenis printer struk, tekan kartu mesin yang benar-benar ada di kasir. Tiap kartu menyebut cara kerjanya, kelebihan, kekurangan, kertas yang didukung, dan contoh produknya - termasuk kabar buruknya, supaya tidak baru diketahui setelah mesinnya dibeli.
3. Thermal: elemen pemanas membakar lapisan kimia kertas, paling cepat dan tanpa tinta atau pita, tetapi hasilnya bisa memudar kena panas atau minyak. Kertasnya 58 mm (32 kolom) atau 80 mm (48 kolom), satu lembar sekali cetak.
4. Dot matrix: jarum-jarum kecil (pinhead) memukul pita karbon ke kertas, jadi satu-satunya jenis yang bisa mencetak rangkap (tembusan karbon) dan tahan panas - konsekuensinya mesinnya bising dan cetaknya lebih lambat. Kertasnya 76 mm (40 kolom) atau faktur kontinu 241 mm (80 kolom), sampai tiga lembar sekali cetak.
5. Portable (Bluetooth): printer thermal kecil berbaterai untuk ponsel atau tablet. Ringkas dan tanpa kabel, tetapi gulungan kertasnya lebih kecil dan hanya 58 mm (32 kolom), satu lembar sekali cetak.
6. Pilih lebar kertas dari pilihan yang memang didukung mesin itu - 80 mm di printer portable 58 mm akan terpotong di kertas, jadi pilihannya memang dibatasi. Tekan Simpan setelan struk supaya pilihannya sampai ke kasir.

Jenis printer	Kertas yang didukung	Rangkap sekali cetak
Thermal - cepat, senyap, tanpa tinta	58 mm (32 kolom) / 80 mm (48 kolom)	1 lembar
Dot matrix - bisa tembusan karbon, bising	76 mm (40 kolom) / 241 mm (80 kolom)	sampai 3 lembar
Portable - ringkas, berbaterai, Bluetooth	58 mm (32 kolom)	1 lembar

Saran setelan yang dihitung dari modul workspace

Di atas ketiga katalog itu ada kartu Saran setelan otomatis: satu jawaban untuk pertanyaan printer apa yang saya butuhkan, beserta alasannya. Dasarnya modul yang benar-benar hidup di workspace ini, bukan paket langganan - yang menentukan bentuk nota adalah apa yang dijual tokonya.

- Grosir tanpa F&B -> dot matrix 76 mm, 2 lembar: nota tempo ditandatangani dan diarsipkan, jadi tembusan karbonnya bernilai - dan tembusan hanya bisa di printer berpita.
- F&B, termasuk kafe yang sekaligus grosir -> thermal 80 mm, 1 lembar: nama menu dan catatan pesanannya panjang, sementara meja kasirnya melayani pembeli langsung.
- Ritel atau UMKM biasa, juga workspace yang belum mengaktifkan modul apa pun -> thermal 80 mm, 1 lembar, ukuran thermal yang paling banyak dipakai kasir ritel.

- Lencana di kartu itu menyebut dasar penentuannya (misalnya Modul Grosir & Wholesale), dan alasannya ditulis dengan bahasa toko. Tombol Pakai saran ini mengisi pilihan mesinnya - printer, kertas, dan rangkap - tanpa menyentuh catatan kaki yang sedang diketik; kalau pilihan mesinnya sudah sama, tombolnya membaca Sudah sesuai dan ikut terkunci.
- Saran itu ditawarkan, bukan ditulis sendiri ke setelannya: peramban tidak punya cara melihat printer yang benar-benar terpasang, dan memilih jalur dot matrix untuk toko grosir yang mesin kasirnya thermal membuat struknya tidak keluar sama sekali.

Yang menyesuaikan sendiri tanpa ditanya

- Lebar kertas mengikuti jenis printer yang dipilih. Lebar yang tidak didukung mesin barunya dipindahkan ke kertas terdekat - 76 mm menjadi 80 mm saat pindah dari dot matrix ke thermal, faktur 241 mm menjadi 80 mm, dan 80 mm di printer portable menjadi 58 mm - bukan jatuh ke kertas pertama yang selalu paling sempit.
- Rangkap dipangkas ke kemampuan mesinnya: printer thermal dan portable tidak bisa tembusan karbon, jadi permintaan lebih dari satu lembar ditolak server dengan alasan yang menyebut printer dot matrix.

Cetak langsung dari kasir (ESC/POS)

Sesudah pembayaran, dialog struk di kasir menawarkan Cetak ke printer: perintah printer dikirim langsung dari halaman kasir ke mesinnya, jadi dialog cetak sistem tidak muncul sama sekali dan ukuran kertasnya tidak perlu dipilih lagi.

1. Di dialog struk, pilih jalurnya lebih dulu: USB (kabel ke komputer kasir) atau Bluetooth (printer portabel).
2. Tekan Sambungkan, lalu pilih printernya di jendela yang muncul dari peramban. Setelah itu tekan Cetak ke printer - struknya keluar tanpa dialog cetak sistem.
3. Peramban mengingat izin per perangkat, jadi struk berikutnya di perangkat yang sama tidak perlu disambungkan lagi. Printer Bluetooth memang dipilih ulang setiap kali halaman dimuat ulang, karena peramban belum menyimpan daftarnya.
4. Tombol Putuskan menutup sambungannya kalau mesinnya dipindah atau diganti.
5. Pembayaran tunai sekaligus membuka laci kas lewat printer; pulsa laci tidak dikirim saat pembayarannya bukan tunai.

- Printer berpita (dot matrix) mencetak tanpa logo dan tanpa potong otomatis: lembar ASLI dan tembusannya tetap tersambung seperti nota berkarbon, jadi arsipnya tidak tercecer.
- Printer thermal dan portabel memotong sendiri di akhir struk kalau mesinnya punya pemotong; yang tidak punya cukup disobek di tepinya.
- Logo toko ikut tercetak sebagai gambar hitam putih sebesar di jalur cetak peramban, dan kalau berkas logonya tidak bisa dibaca, struknya tetap keluar tanpa logo.
- Kalau pengiriman ke printer gagal, halaman kasir mengatakannya apa adanya dan tidak diam-diam mencetak lewat dialog peramban - struk yang keluar dua kali harus disobek, sedangkan yang belum keluar masih bisa dicetak ulang.

Syarat jalur cetak langsung

Perambannya harus Chrome atau Edge: desktop untuk USB & Bluetooth, Android untuk Bluetooth. Firefox dan Safari belum punya WebUSB maupun Web Bluetooth, jadi di sana struk tetap keluar lewat dialog cetak peramban - dan halaman kasirnya mengatakan sebabnya, bukan menyembunyikan tombolnya.

Halamannya harus dibuka lewat HTTPS (atau localhost), dan pemilih printer hanya boleh muncul dari ketukan kasir - bukan otomatis saat halaman dibuka.

Di Windows, printer USB perlu driver WinUSB (misalnya lewat Zadig) supaya interface-nya tidak direbut driver pabrik. Kalau printer USB tidak muncul di pemilih peramban, itu sebab yang paling sering.

Printer jaringan (LAN, port 9100) belum bisa dijangkau halaman web tanpa program perantara di komputer kasir. Perintah yang dikirim adalah perintah Epson standar (ESC @, ESC t, GS W, ESC d, GS v 0, GS V), jadi printer yang memakai protokol vendornya sendiri - misalnya sebagian printer label - tidak bisa dipakai lewat jalur ini.

Ukuran kertas di dialog cetak

1. Tekan Cetak struk di kasir. Dialog cetak peramban sudah terbuka dengan kertas selebar struknya dan setinggi isi notanya - bukan A4 yang menyisakan halaman kosong.
2. Tidak ada yang perlu diubah di kolom ukuran kertas: halaman kasir menulis aturannya sendiri dari setelan workspace (58, 76, 80, atau 241 mm), jadi ukurannya selalu sama dengan kertas yang dipakai mesin itu.
3. Kertas sempit (sampai 60 mm) memakai margin 2 mm supaya 32 kolomnya tidak makin sempit; kertas yang lebih lebar memakai margin 4 mm.
4. Tombol cetaknya menyebut printer, lebar kertas, dan jumlah lembarnya, jadi kasir tahu setelan mana yang sedang berlaku sebelum menekan apa pun.


Yang perlu diketahui

Tinggi kertasnya ditulis sebagai angka, bukan auto: bentuk size: 80mm auto tidak sah menurut CSS Paged Media dan dibuang peramban tanpa pesan apa pun - dan struknya kembali tercetak di halaman A4.

Setelan ini berlaku untuk seluruh kasir di workspace ini. Struk yang sudah tercetak tidak berubah, dan mengganti mesin tidak menyentuh penjualan yang sudah tercatat.

Pratinjau di kartu itu sudah selebar kertas yang dipilih (58/76/80/241 mm di layar) dan satu blok per lembar rangkap, jadi tidak perlu mencetak percobaan hanya untuk memeriksa bentuknya.

Paket langganan yang belum memuat fitur Cetak struk ESC/POS masih bisa menyimpan setelan ini; pilihannya langsung dipakai begitu fiturnya aktif.



Gambar 11 - Ilustrasi kartu Struk belanja: saran setelan otomatis beserta dasar penentuannya (1), tiga jenis printer dengan kertas & rangkap yang didukungnya (2), dan lebar kertas yang boleh dipilih dari mesin itu (3).



Gambar 12 - Ilustrasi pratinjau struk selebar kertas yang dipilih, 58 mm dan 80 mm (1), serta dialog cetak yang ukuran kertasnya sudah ditulis halaman kasir dari setelan workspace (2).

BAGIAN 18

Kirim struk ke WhatsApp pembeli

Sesudah pembayarannya lunas, dialog Struk belanja tidak hanya menawarkan cetak dan unduh. Ada tombol Kirim ke WhatsApp pembeli yang mengirimkan struknya langsung ke nomor pembelinya, dan yang sampai ke penerimanya adalah satu gambar struk PNG berlogo - tampil sebagai foto di percakapan, jadi identitas tokonya tidak perlu dibuka dulu. Bagian ini merangkum langkahnya, yang perlu disiapkan, dan apa yang terjadi kalau kanal WhatsApp-nya belum tersambung.

Langkah mengirim

1. Selesaikan pembayarannya lebih dulu. Dialog Struk belanja terbuka sendiri begitu ada nota yang benar-benar lunas; tombol Kirim ke WhatsApp pembeli ada di dalamnya, di samping Bagikan gambar struk dan Unduh PDF. Tombol Cetak di panel keranjang mengeluarkan hal yang sama untuk nota itu, jadi struk yang kertasnya habis bisa dicetak ulang tanpa membuka ulang dialognya.
2. Tentukan nomornya. Member yang nomornya sudah tersimpan di halaman Member dikirim ke nomor itu - kasir tidak perlu mengetik apa pun, dan nomor yang tersimpan selalu menang atas nomor yang diketik. Untuk pembeli umum (penjualan tanpa member sama sekali), isi kolom Nomor WhatsApp pembeli dengan nomor yang diberikan pembelinya, contoh 0812-3456-7890.
3. Tekan Kirim ke WhatsApp pembeli. Nomor yang belum sah ditolak di halaman maupun di server beserta sebabnya, jadi kiriman tidak pernah menebak tujuan.
4. Baca laporannya apa adanya. Laporan yang baik menyebut nomor tujuan (selalu tersensor, contoh 6281-••••-890), nama gambar yang dikirim beserta ukurannya (contoh: gambar struk struk-A-00042.png, 1400x1898 px, 231,5 KB, berlogo), dan di mode demo kata disimulasikan - bukan klaim terkirim tanpa bukti.

Apa yang sampai ke pembeli

- Satu berkas gambar PNG, dikirim sebagai pesan gambar WhatsApp dengan keterangan pesan berisi nomor nota, tanggal, dan total belanjanya. Penerimanya melihat struknya langsung di percakapan tanpa membuka lampiran apa pun.
- Isinya sama dengan yang keluar di kertas: nama usaha, nama kasir, nama pembeli (atau Cash untuk pembeli umum), barang beserta jumlah dan harganya dengan kolom nominal rata kanan, TOTAL, serta lembar rangkapnya sebagai dua lembar terpisah. Logonya digambar berwarna di sini - di kertas dan PDF hitam putih karena printernya begitu, sedangkan di percakapan ia dilihat sebagai foto.
- PDF tidak lagi dikirim lewat jalur ini. Lewat pesan dokumen, logo dan isi struknya baru terlihat kalau penerimanya membuka lampirannya - itulah sebabnya jalur WhatsApp memakai gambar. Berkas PDF tetap bisa diminta sendiri lewat Unduh PDF.
- Tiap kiriman tercatat di jejak audit workspace: penerimanya (member atau pembeli umum beserta nomor notanya), asal nomornya (dari data member atau diketik kasir), nama berkas gambarnya, dan status kirimannya - jadi kiriman bisa ditelusuri tanpa memajang nomor penuh.

Yang perlu disiapkan

- Nomor WhatsApp pembeli: nomor tersimpan di data member, atau nomor yang diketik kasir untuk pembeli umum. Nomor ketikan itu dipakai sekali untuk kiriman tersebut dan tidak disimpan sebagai member.

- Izin pos.sell untuk mengirim struk. Peran kasir sudah memilikinya, jadi tidak ada izin tambahan yang perlu dipasang hanya untuk mengirim struk.
- Kunci kanal WhatsApp di lingkungan deployment: WHATSAPP_ACCESS_TOKEN dan WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID (versi Graph API bisa dipatok lewat WHATSAPP_GRAPH_VERSION). Kunci ini dibaca fungsi server, jadi berkas env di komputer kasir tidak berpengaruh.
- Halaman kasir harus bisa menggambar struknya (kanvas peramban) - gambarnya dibuat di perangkat kasir dan tidak diunggah ke mana pun kecuali ke kanal WhatsApp itu sendiri.

Kalau kanalnya belum tersambung

Tombol kirimnya menjawab apa adanya: kanal WhatsApp belum tersambung di server beserta nama kunci yang belum diisi. Struknya tidak hilang - ia tetap bisa dicetak atau diunduh; yang perlu dikerjakan pemilik workspace adalah mengisi kuncinya di lingkungan deployment.

Di sebelah laporan itu, halaman kasir menampilkan tautan cadangan wa.me yang membawa isi struknya sebagai teks - angka belanjanya terbaca penerimanya tanpa lampiran apa pun. Lampiran gambarnya menyusul lewat tombol Bagikan gambar struk (lembar bagikan perangkat: pilih WhatsApp, lalu pilih nomornya), atau lewat Unduh PDF yang dilampirkan sendiri oleh kasir.

Kalau perangkat kasirnya tidak bisa menggambar struknya, halamannya mengatakan itu apa adanya dan mengarahkan ke Unduh PDF - bukan mengirim berkas lain yang tidak diminta.

Di mode demo, kirimannya disimulasikan dan laporannya menulis kata Mode demo. Tidak ada satu pesan pun yang benar-benar keluar, dan itu dikatakan supaya tidak disangka sudah terkirim.

Penutup

Tiga hal yang paling sering menyelamatkan operasi harian: pindahkan stok ke lokasi jual sebelum jam buka, hitung fisik secara berkala lewat Opname, dan selalu isi catatan pada setiap penyesuaian stok supaya angka yang aneh bisa ditelusuri.

Bila ada langkah yang tidak bisa dijalankan karena tombolnya mati atau paketnya belum memuat fiturnya, pesan di layar akan menyebut sebabnya - dan pesan itu bisa dikutip apa adanya saat menghubungi dukungan lewat menu Dukungan.