Блок пружинных контактов 2 × 4 (шаг 2,0) в гнезде КРБ.S0.07.001 ↔ контактная плата 8 × 4 мм ответной плиты КРБ.S0.07.003 [Д]

№	цепь	откуда (рука)	К1 захват	К2-2 паяльная	К3-1 отвёрт.	ток, А [Р]
1	+12 В	шина F2: питание	серво захвата +	—	—	1,35 (стопор серво пополам)
2	+12 В (параллельно 1)	шина F2: питание	серво захвата +	—	—	1,35
3	общий	шина F2: общий	серво −	жало: общий (кольцо)	общий (резистор опознавания)	1,35
4	общий (параллельно 3)	шина F2: общий	серво −	жало: общий	—	1,35
5	данные F2	шина F2: данные	серво захвата: данные	—	—	сигнал
6	нагрев жала +	плата A1 (14,8 В, ШИМ)	—	жало: нагреватель + термопара	—	0,97
7	нагрев жала + (параллельн…	плата A1	—	жало	—	0,97
8	опознавание кисти	АЦП Pico, подтяжка 10 кОм к 3,3 В	1 кОм к общему	3,3 кОм к общему	10 кОм к общему	0,3 мА

Опознавание кисти: делитель «подтяжка 10 кОм к 3,3 В — резистор кисти к общему», U = 3,3 · R / (R + 10) [Р]

кисть	R, кОм	U на АЦП, В
нет кисти	—	3,30
К1 — захват	1	0,30
К2-2 — паяльная	3,3	0,82
К3-1 — отвёрточная	10	1,65
резерв (К4)	33	2,53

Проверки и правила [Р]/[Д]

1. Нагрев жала: 12 В / 6,2 Ом = 1,94 А [Р; 6,2 Ом — И pine64.org] на два контакта 6–7 — по 0,97 А; стопор серво захвата 2,7 А [Д] на контакты 1–2 — по 1,35 А; допустимо 1,5 А на контакт [Д по описаниям продавцов]. Общий провод (3–4) несёт только одну нагрузку: на кисти либо серво, либо жало.
2. Термопара жала TS100 включена последовательно с нагревателем: плата A1 меряет её в паузе ШИМ по тем же контактам 6–7 и 3–4 [И pine64.org: устройство жала TS100].
3. «Замок закрыт» — не через контакты: датчик Холла TO-92S в гнезде КРБ.S0.07.001 и магнит ⌀3 × 2 в кольце-байонете (оба на стороне руки); в «закрыто» ≥ 65 мТл, в «открыто» ≤ 4,9 мТл [Р].
4. Порядок включения: кисть поставлена → АЦП узнал кисть → датчик «закрыт» → Pico разрешает шину F2 для захвата или ШИМ нагрева. Без кисти контакты 1–2 и 6–7 обесточены (ключи на полке) [Д].
5. Жгут руки (помимо шины F2): нагрев 0,5 мм², общий 0,75 мм², опознавание, датчик Холла (выход и +3,3 В) — 0,14 мм²; длина до гнезда с запасом 30 % — 853 мм, заказ 1000 мм [Р по модели v2.6].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.07.100 ТБ	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: —
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Контакты замка кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Таблица	Разраб. Элой, 08.11.2026		