

Notas de Álgebra Lineal

Carlos Francisco Flores Galicia.

Capítulo 1

Espacios vectoriales.

1.0.1. Espacios vectoriales

1.0.2. Subespacios vectoriales

1.0.3. Combinaciones lineales

Definición 1. Sea V un espacio vectorial y $S \subseteq V$, $S \neq \emptyset$. Un vector $v \in V$ es combinación lineal de elementos de S , si existe un conjunto finito $\{s_1, s_2, \dots, s_n\} \subseteq S$ y escalares $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ tal que $v = a_1s_1 + a_2s_2 + \dots + a_ns_n$. Se dice también que v es combinación lineal de $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$.

Definición 2. Sea V un espacio vectorial y $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\} \subseteq V$. El conjunto generado por S es $\langle S \rangle = \{a_1s_1 + a_2s_2 + \dots + a_ns_n : a_1, a_2, \dots, a_n \in K\}$. Esto es, el conjunto generado por S es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de S .

Definición 3. $\langle \emptyset \rangle = \{0_V\}$

Teorema 1. Sea V un espacio vectorial y $S \subseteq V$, $S \neq \emptyset$, entonces $\langle S \rangle \leq V$ y $\langle S \rangle$ es el subespacio de V más pequeño que contiene a S (es decir, que $\langle S \rangle$ es un subconjunto de todos los subespacios de V que contienen a S).

Demostración. Probemos primero que $\langle S \rangle \leq V$. Como $S \neq \emptyset$, al menos $0_V \in \langle S \rangle$. Luego, sean $u, v \in \langle S \rangle$, por tanto u y v son combinaciones lineales de elementos de S , de manera que existen $s_1, s_2, \dots, s_n, t_1, t_2, \dots, t_n \in S$ tales que $v = a_1s_1 + \dots + a_ns_n$ y $u = b_1t_1 + \dots + b_nt_n$, con $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in K$. Ahora bien, es claro que $v+u = a_1s_1 + \dots + a_ns_n + b_1t_1 + \dots + b_nt_n$ y $cu = cb_1t_1 + \dots + cb_nt_n$ pertenecen a $\langle S \rangle$, para cualquier $c \in K$. Por lo tanto $\langle S \rangle \leq V$.

Por otra parte, sea U un subespacio de V que contiene a S . Sea $v \in \langle S \rangle$, entonces $v = a_1s_1 + \dots + a_ns_n$, con $a_1, \dots, a_n \in K$ y $s_1, \dots, s_n \in S$, además como $S \subseteq U$ entonces $v = a_1s_1 + a_2s_2 + \dots + a_ns_n \in U$, pues los subespacios vectoriales son cerrados bajo la suma y bajo el producto por escalares. Por tanto tenemos que si $v \in \langle S \rangle$ entonces $v \in U$, así que $\langle S \rangle \subseteq U$. \square

Definición 4. Sea $S \subseteq V$. Decimos que S genera a V si $\langle S \rangle = V$. También podemos decir que los elementos de S generan a V .

1.0.4. Dependencia e independencia lineal.

Definición 5. Sea $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\} \subseteq V$. Decimos que S es linealmente dependiente si existe $s \in S$ tal que $s \in \langle S - \{s\} \rangle$.

Teorema 2. Sea $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\} \subseteq V$. S es linealmente dependiente si y solo si existen $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ tal que $a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots + a_n s_n = 0_V$ y a_1, a_2, \dots, a_n no son todos cero.

Demostración. \Rightarrow Supongamos que S es linealmente dependiente, entonces existe $s \in S$ tal que $s \in \langle S - \{s\} \rangle$, por tanto existen $s_1, s_2, \dots, s_n \in S - \{s\}$ y los escalares $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ tales que $s = a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots + a_n s_n$. Al sumar $-s$ en ambos lados de la expresión anterior obtenemos $0_V = -s + a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots + a_n s_n$, con lo cual se garantiza que no todos los escalares que multiplican a los vectores son cero, pues -1 multiplica a s .

\Leftarrow Supongamos que existen $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$, no todos cero, tales que $a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots + a_n s_n = 0_V$. Puesto que no todos los escalares son cero, supongamos sin pérdida de generalidad que $a_1 \neq 0$, por tanto podemos multiplicar en ambos lados de la igualdad anterior por el escalar $\frac{1}{a_1}$. En consecuencia obtenemos $s_1 + \frac{a_2}{a_1} s_2 + \dots + \frac{a_n}{a_1} s_n = 0_V$. Luego, al sumar $-s_1$ y multiplicar por -1 en ambos lados nos queda que $s_1 = \left(-\frac{a_2}{a_1}\right) s_2 + \dots + \left(-\frac{a_n}{a_1}\right) s_n$, esto es, que $s_1 \in \langle S - \{s_1\} \rangle$. Por lo tanto S es linealmente dependiente. \square

Definición 6. Sea $S \subseteq V$. Decimos que S es linealmente independiente si y solo si no es linealmente dependiente.

Por la equivalencia lógica $(P \Leftrightarrow \exists x(Q \wedge S)) \Leftrightarrow (\neg P \Leftrightarrow \forall x(Q \Rightarrow \neg S))$, el teorema anterior es equivalente a la siguiente proposición que enunciaremos como corolario.

Corolario 1. Sea $S \subseteq V$. S es linealmente independiente si y solo si para todo $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ tal que si $a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots + a_n s_n = 0_V$ entonces a_1, a_2, \dots, a_n son todos cero.

Demostración. Se sigue del teorema anterior y de la equivalencia lógica $(P \Leftrightarrow \exists x(Q \wedge S)) \Leftrightarrow (\neg P \Leftrightarrow \forall x(Q \Rightarrow \neg S))$. \square

Proposición 1. Si $S \subseteq V$ y $0_V \in S$, entonces S es linealmente dependiente.

Demostración. \square

Teorema 3. El conjunto \emptyset es linealmente independiente

Demostración. Supongamos que \emptyset es linealmente dependiente, entonces existe $s \in \emptyset$ tal que $s \in \langle \emptyset - \{s\} \rangle$. Como $s \in \emptyset$ entonces por definición del conjunto vacío se cumple que $s \neq s$ lo cual es una contradicción. Por lo tanto el conjunto \emptyset es linealmente independiente. \square

Lemma 4. Si V es un K -espacio vectorial y $R \subseteq S \subseteq V$, entonces $\langle R \rangle \subseteq \langle S \rangle$.

Demostración. Supongamos que $R \subseteq S \subseteq V$, y sea $r \in \langle R \rangle$, por lo tanto existe un subconjunto $\{r_1, r_2, \dots, r_m\} \subseteq R$ y los escalares $a_1, a_2, \dots, a_m \in K$ tal que $r = a_1 r_1 + a_2 r_2 + \dots + a_m r_m$. Como $R \subseteq S$, entonces $r_1, r_2, \dots, r_m \in S$, de manera que $r = a_1 r_1 + a_2 r_2 + \dots + a_m r_m \in \langle S \rangle$, por lo tanto $\langle R \rangle \subseteq \langle S \rangle$. \square

Teorema 5. Sea V un K -espacio vectorial y sean $S_1 \subseteq S_2 \subseteq V$. Si S_1 es linealmente dependiente entonces S_2 también lo es.

Demostración. Supongamos que S_1 es linealmente dependiente, entonces existe $s \in S_1$ tal que $s \in \langle S_1 - \{s\} \rangle$. Luego, como $S_1 \subseteq S_2$ entonces $S_1 - \{s\} \subseteq S_2 - \{s\}$, y por el lema anterior $\langle S_1 - \{s\} \rangle \subseteq \langle S_2 - \{s\} \rangle$, por lo que $s \in \langle S_2 - \{s\} \rangle$, luego S_2 es linealmente dependiente. \square

Corolario 2. Sea V un K -espacio vectorial y sean $S_1 \subseteq S_2 \subseteq V$. Si S_2 es linealmente independiente entonces S_1 también lo es.

Demostración. La demostración se sigue de hacer la contrapositiva del teorema anterior. \square

1.0.5. Bases y dimensiones.

Definición 7. Sea $\beta \subseteq V$. Decimos que β es una base para V si y solo si β es linealmente independiente y $\langle \beta \rangle = V$.

Teorema 6. Sea V un espacio vectorial y $\beta = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ un subconjunto de V . Luego β es una base para V si y sólo si cada vector $v \in V$ puede ser expresado de manera única como una combinación lineal de vectores de β , es decir, puede ser expresado de la forma $v = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$, para escalares únicos $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$.

Demostración. \Rightarrow Supongamos que β es una base para V . Sea $v \in V$, entonces $v \in \langle \beta \rangle$, así que existen $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ tal que $v = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$. Ahora, supongamos que también $v = c_1 b_1 + c_2 b_2 + \dots + c_n b_n$, con $c_1, c_2, \dots, c_n \in K$. Entonces es claro que $v - v = 0_V = (a_1 - c_1)b_1 + (a_2 - c_2)b_2 + \dots + (a_n - c_n)b_n$. Ya que β es linealmente independiente, $a_1 - c_1 = 0, a_2 - c_2 = 0, \dots, a_n - c_n = 0$, en consecuencia $a_1 = c_1, a_2 = c_2, \dots, a_n = c_n$, por lo tanto la representación de v como combinación lineal de β es única.

\Leftarrow Supongamos que cada vector $v \in V$ puede ser expresado como una combinación lineal de vectores de β con los escalares únicos $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$. Por lo tanto $\langle \beta \rangle = V$. Probemos ahora que β es linealmente independiente. Tenemos

que el elemento 0_V puede ser expresado como $0_V = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$, y puesto que esta manera es única, se tiene que cada escalar a_1, a_2, \dots, a_n debe ser 0, por lo tanto β es linealmente independiente, y en consecuencia β es una base. \square

Teorema 7. *Si V es un espacio vectorial y $S \subseteq V$ tal que S es finito y genera a V , entonces existe $S' \subseteq S$ tal que S' es una base para V .*

Demostración. Si $S = \emptyset$ o $S = \{0_V\}$ entonces $V = \{0_V\}$ y como \emptyset es subconjunto de cualquier conjunto, entonces S es una base para V . De lo contrario, V tendrá al menos un elemento v_1 no nulo. Nótese que $\{v_1\}$ es un conjunto linealmente independiente. Continúese, si es posible, escogiendo elementos $v_2, v_3, \dots, v_r \in V$ tales que $\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_r\}$ sea linealmente independiente. Puesto que S es finito, se llegará al punto en el que $S' = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_r\}$ sea un subconjunto de S linealmente independiente, de manera que al agregar otro elemento de S a S' , éste sea linealmente dependiente. Demostremos ahora que S' es una base para V . Como S' es linealmente independiente, basta mostrar que es generador de V , pero como $\langle S \rangle = V$, es suficiente demostrar que $S \subseteq \langle S' \rangle$. Sea $v \in S$. Si $v \in S'$, entonces $v \in \langle S' \rangle$. Por otro lado, si v no está en S' , la anterior construcción mostraría que $S' \cup \{v\}$ es linealmente dependiente. Así, $v \in \langle S' \rangle$, y por tanto $S \subseteq \langle S' \rangle$. \square

Teorema 8. *Sea V un espacio vectorial que tiene una base β con exactamente n elementos. Sea $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\} \subseteq V$ linealmente independiente con exactamente m elementos, donde $m \leq n$. Entonces, existe un subconjunto $S_1 \subseteq \beta$ que contiene exactamente $n - m$ elementos tales que $\langle S \cup S_1 \rangle = V$.*

Demostración. La demostración se hará por inducción sobre m . Si $m = 0$, entonces $S = \emptyset$, y así $S_1 = \beta$ satisface el teorema. Ahora, supongamos que el teorema es cierto para m , tal que $m < n$, y demostremos que también se cumple para $m + 1$. Sea $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m, s_{m+1}\}$ un subconjunto de V linealmente independiente, el cual contiene exactamente $m + 1$ elementos. Puesto que $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ también es linealmente independiente, por la hipótesis de inducción se tiene que existe un subconjunto $\{b_1, b_2, \dots, b_{n-m}\}$ de β tal que $\{s_1, s_2, \dots, s_m\} \cup \{b_1, b_2, \dots, b_{n-m}\}$ genera a V . En consecuencia existirán escalares $a_1, \dots, a_m, c_1, c_2, \dots, c_{n-m} \in K$ tales que $y_{m+1} = a_1s_1 + \dots + a_ms_m + c_1b_1 + c_2b_2 + \dots + c_{n-m}b_{n-m}$. Notemos que algún b_i , tal como b_1 , es no nulo, de lo contrario y_{m+1} es una combinación lineal de $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m, s_{m+1}\}$ y eso contradice el hecho de que S es linealmente independiente. Al despegar b_1 se obtiene $b_1 = (-c_1^{-1}a_1)s_1 + \dots + (-c_1^{-1}a_m)s_m - (-c_1^{-1})s_{m+1} + (-c_1^{-1}c_2)s_2 + \dots + (-c_1^{-1}c_{n-m})s_{n-m}$. Entonces $b_1 \in \langle \{s_1, \dots, s_m, s_{m+1}, b_2, \dots, b_{n-m}\} \rangle$, pero como $s_1, \dots, s_m, b_2, \dots, b_{n-m}$ son elementos de $\langle \{s_1, \dots, s_m, s_{m+1}, b_2, \dots, b_{n-m}\} \rangle$, se tendrá que $\{s_1, \dots, s_m, b_2, \dots, b_{n-m}\} \subseteq \langle \{s_1, \dots, s_m, s_{m+1}, b_2, \dots, b_{n-m}\} \rangle$. Por lo tanto $\langle \{s_1, \dots, s_m, s_{m+1}, b_2, \dots, b_{n-m}\} \rangle = V$. Luego, al escoger $S_1 = \{s_2, \dots, s_{n-m}\}$ demuestra que el teorema es cierto para $m + 1$. Esto completa la demostración. \square

Corolario 3. Sea V un espacio vectorial que tiene una base β que contenga exactamente n elementos. Entonces, cualquier subconjunto linealmente independiente de V que contenga exactamente n elementos es una base de V .

Demostración. Sea $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ un conjunto de V linealmente independiente que contiene exactamente n elementos. Por el teorema anterior, existe $S_1 \subseteq \beta$ que contiene $n - n = 0$ elementos tal que $\langle S \cup S_1 \rangle = V$. Obviamente $S_1 = \emptyset$; luego, $\langle S \rangle = V$. Como S es también linealmente independiente, S es una base para V . \square

Corolario 4. Sea V un espacio vectorial que tiene una base β que contenga exactamente n elementos. Entonces, cualquier subconjunto de V que contenga más de n elementos es linealmente dependiente.

Demostración. Sea $S \subseteq V$ que contiene más de n elementos. Supongamos que S es linealmente independiente. Sea $S_1 \subset S$ con exactamente n elementos. Entonces, por el corolario anterior S_1 es una base para V . Como S_1 es subconjunto propio de S , podemos tomar un elemento $s \in S$ tal que $s \notin S_1$. Como S_1 es base para V , $s \in \langle S_1 \rangle = V$. Luego, $S_1 \cup \{s\}$ es linealmente dependiente. Pero $S_1 \cup \{s\} \subseteq S$; luego, S es linealmente dependiente, y esto es una contradicción. Por lo tanto, S es linealmente dependiente. \square

Corolario 5. Sea V un espacio vectorial que tiene una base β con exactamente n elementos. Entonces, toda base para V contendrá exactamente n elementos.

Demostración. Sea S una base de V . Como S es linealmente independiente tendrá como máximo n elementos. Supongamos que S contiene exactamente m elementos; luego, $m \leq n$. Pero además, S es una base de V y β es linealmente independiente. Entonces, aplicamos el corolario anterior intercambiando los papeles de β y S para dar $n \leq m$. Luego $m = n$. \square

Definición 8. Un espacio vectorial V es dimensionalmente finito si tiene una base cuya cardinalidad es un número finito. La cardinalidad de una base de V es la dimensión de V , y se denota por $\dim(V)$. Si un espacio vectorial no es dimensionalmente finito, se llama dimensionalmente infinito.

Teorema 9. Sea $U \leq V$ y $\dim(V) = n$. Entonces, W es dimensionalmente finito y $\dim(W) \leq n$. Además, si $\dim(W) = n$, entonces $W = V$.

Demostración. Si $W = \{0_w\}$, W es dimensionalmente finito y $\dim(W) = 0 \leq n$. De otra manera, existe un elemento no nulo $w_1 \in W$, y así $\{w_1\}$ es linealmente independiente. Continuando en esta forma, tómesen elementos $w_1, w_2, \dots, w_k \in W$ tales que $\{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ sea linealmente independiente. Este proceso debe terminar en una etapa donde $\{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ sea linealmente independiente pero de manera que al añadir cualquier elemento de W se tenga un conjunto linealmente dependiente. Entonces, W tiene una base finita que contiene no más de n elementos; esto es, $\dim(W) \leq n$. Si $\dim(W) = n$, entonces una base para W

sería un subconjunto de V linealmente independiente que contuviera n elementos, y esto implicaría que la base para W es también una base para V , por tanto $W = V$. \square

Capítulo 2

Matrices y transformaciones lineales.

2.0.1. Matrices

2.0.2. Transformaciones lineales.

Definición 9. Sean V y W espacios vectoriales sobre un campo K . Una función $T : V \rightarrow W$ se llama *transformación lineal* de V en W si para todo $u, v \in V$ y para todo $c \in K$, se cumple que $T(u + v) = T(u) + T(v)$ y $T(cv) = cT(v)$.

Proposición 2. Sean $u, v \in V$ y $c \in K$. Luego, $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal si y solo si $T(cu + v) = cT(u) + T(v)$.

Demostración. Como T es transformación lineal, entonces $T(cu + v) = T(cu) + T(v) = cT(u) + T(v)$. La segunda implicación es análoga a la primera. \square

Proposición 3. Si $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces $T(0_V) = 0_W$.

Demostración.

$$\begin{aligned}0_V &= 0_V + 0_V \\T(0_V) &= T(0_V + 0_V) \\T(0_V) &= T(0_V) + T(0_V)\end{aligned}$$

Por otra parte, como $T(0_V) \in W$, entonces $T(0_V) = T(0_V) + 0_W$. Luego

$$\begin{aligned}T(0_V) + T(0_V) &= T(0_V) + 0_W \\T(0_V) &= 0_W\end{aligned}$$

\square

Definición 10. Sean V y W espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. El espacio nulo o kernel de T es

$$\ker(T) = \{x \in V \mid T(x) = 0_W\}$$

Definición 11. Sean V y W espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. La imagen de T es un subconjunto de W que se define como

$$\operatorname{Im}(T) = \{T(x) \mid x \in V\}$$

Teorema 10. Si V y W son espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal, entonces $\ker(T)$ y $\operatorname{Im}(T)$ son subespacios de V y W , respectivamente.

Demostración. Como $T(0_V) = 0_W$, tenemos que $0_V \in \ker(T)$. Sean $v_1, v_2 \in \ker(T)$ y $c \in K$. Entonces $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = 0_W + 0_W = 0_W$, y $T(cv_1) = cT(v_1) = c0_W = 0_W$. Por lo tanto $v_1, v_2 \in \ker(T)$ y $cv_1 \in \ker(T)$. Luego $\ker(T) \leq V$.

Por otra parte, Como $T(0_V) = 0_W$, tenemos que $0_W \in \operatorname{Im}(T)$. Ahora, sean $w_1, w_2 \in \operatorname{Im}(T)$ y $c \in K$. Entonces existen v_1 y v_2 tales que $T(v_1) = w_1$ y $T(v_2) = w_2$. Así, $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = w_1 + w_2$, y $T(cv_1) = cT(v_1) = cw_1$. Por lo tanto, $v_1, v_2 \in \operatorname{Im}(T)$ y $cv_1 \in \operatorname{Im}(T)$. Luego $\operatorname{Im}(T) \leq W$. \square

Definición 12. Sean V y W espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. La nulidad de T es $\operatorname{nul}(T) = \dim(\ker(T))$.

Definición 13. Sean V y W espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. El rango de T es $R(T) = \dim(\operatorname{Im}(T))$.

Teorema 11. Si V y W son espacios vectoriales, V de dimensión finita y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal, entonces $\operatorname{nul}(T) + R(T) = \dim(V)$.

Demostración. Supongamos que $\dim(V) = n$, y sea $\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ una base para $\ker(T)$. Entonces podemos extender a $\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ para que sea una base para V . Supongamos que esa extensión es $\beta = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. Demostraremos que el conjunto $S = \{T(b_{k+1}), \dots, T(b_n)\}$ es una base para $R(T)$.

Primero demostremos que S genera a $R(T)$. \square

Teorema 12. Sean V y W dos espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. La transformación T es inyectiva si y solo si $\ker(T) = \{0_V\}$.

Demostración. Supongamos que T es inyectiva y que $v \in \ker(T)$. Entonces $T(v) = T(0_V) = 0_W$, y por lo tanto $v = 0_V$. Así, $\ker(T) = \{0_V\}$. Ahora supongamos que $\ker(T) = \{0_V\}$ y que $T(v_1) = T(v_2)$. Entonces $T(v_1) - T(v_2) = T(v_1 - v_2) = 0_W$, por lo tanto $x - y \in \ker(T) = \{0_V\}$ y en consecuencia $x - y = 0_V$, esto es, $x = y$. Por lo tanto T es inyectiva. \square

Teorema 13. Sean V y W dos espacios vectoriales de dimensiones finitas e iguales y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces T es inyectiva si y solo si es sobreyectiva.

Demostración. \Rightarrow Supongamos que T es inyectiva, entonces $\ker(T) = \{0_V\}$, por lo tanto \emptyset es una base para $\ker(T)$, y así $\text{nul}(T) = 0$, por lo tanto $0 + R(T) = \dim(V) = \dim(W)$, luego $\dim(\text{Im}(T)) = \dim(W)$, y en consecuencia $\text{Im}(T) = W$.

\Leftarrow Supongamos que T es sobreyectiva pero no es inyectiva. Entonces $\text{nul}(T) > 0$, pues \emptyset no es base para $\ker(T)$. Como T es sobreyectiva, entonces $\text{Im}(T) = W$, y así $R(T) = \dim(W) = \dim(V)$. Luego, $\text{nul}(T) + R(T) > \dim(V)$, lo cual es una contradicción, por lo tanto T es inyectiva. \square

Teorema 14. Sean V y W dos espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces T es inyectiva si y solo si T lleva subconjuntos linealmente independientes de V a subconjuntos linealmente independientes de W .

Demostración. \square

Teorema 15. Sean V y W espacios vectoriales y supóngase que $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ es una base para V . Para cualquier subconjunto $\{w_1, w_2, \dots, w_n\} \subset W$ existe exactamente una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ tal que $T(b_i) = w_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

Demostración. \square

2.0.3. Matrices

2.0.4. Representación matricial de una transformación lineal