

# Dokumen SOP (IK/Instruksi Kerja) WNII-NI

Halaman 1 dari 13

Versi A 1 Revisi

Nomor terkontrol:

Tanggal berlaku : 2025. 09. 22

DOKUMEN DIKONTROL

文件受控

PT WNII NI

Prosedur Perbaikan Ruang Pengendapan  
Elektrostatis (Precipitator Chamber) ESP

印尼华新镍业有限公司镍铁厂  
电除尘静电除尘器检修作业指导书

WNII-NI-ZY-051-2025

Penyusun: 泛微签 Tanggal: 泛微签

Penerjemah: 泛微签 Tanggal: 泛微签

Pemeriksa: 泛微签 Tanggal: 泛微签

Penyetuju: 泛微签 Tanggal: 泛微签

## 文件修订审批页

- 2 -

D

# **PT WNII NI**

## **Prosedur Perbaikan Ruang Pengendapan Elektrostatis (Precipitator Chamber) ESP**

### **1. Tujuan**

Prosedur kerja ini disusun secara khusus untuk menstandarisasikan prosedur divisi ESP, mewujudkan standarisasi manajemen produksi, persyaratan, standarisasi, dan penyederhanaan prosedur produksi, agar karyawan melalui masa training yang singkat dan dengan cepat menguasai teknik pengoperasian.

### **2. Ruang Lingkup**

Prosedur pekerjaan pemeriksaan dan perbaikan Ruang Pengendapan Elektrostatis (Precipitator Chamber) divisi ESP ini berlaku untuk PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) Departemen Ferronickel dan hanya berlaku untuk pekerjaan ini, tidak dapat di gunakan untuk prosedur pekerjaan lain.

### **3. Tanggung Jawab**

#### **3.1 Supervisor ESP**

3.1.1 Bertanggung jawab atas revisi buku prosedur perbaikan, melaksanakan pekerjaan dan manajemen keselamatan.

3.1.2 Melaksanakan sistem saling mengawasi saling melindungi sesuai dengan persyaratan, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan saat melakukan pekerjaan di lapangan dan melakukan pekerjaan 2 orang atau lebih.

#### **3.2 Foreman**

3.2.1 Memberikan pelatihan kepada karyawan, serta menjamin keselamatan karyawan pada saat melakukan pekerjaan perbaikan di lapangan.

3.2.2 Bertanggung jawab atas inspeksi mandiri dan pengelolaan dari bahaya keselamatan setiap hari, termasuk pada saat sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja untuk mencegah perilaku tidak aman personel dan kondisi yang tidak aman pada area bekerja.

3.2.3 Bertanggung jawab atas melakukan pemeliharaan harian atas fasilitas peralatan mesin, perangkat keselamatan dan peralatan kerja, serta menjamin peralatan dapat berfungsi dengan baik, alur pemeliharaan peralatan harus mengikuti standar prosedur keselamatan, jika menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh personel maka harus segera melapor.

3.2.4 Melaksanakan sistem saling mengawasi saling melindungi sesuai dengan persyaratan, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan saat melakukan pekerjaan di lapangan dan melakukan pekerjaan 2 orang atau lebih.

### 3.3 Pekerja ESP

3.3.1 Bertanggung jawab atas pemeliharaan getaran katoda dan anoda (positif dan negatif), serta memakai perlengkapan APD dengan benar.

3.3.2 Bertanggung jawab untuk melaporkan kecelakaan dan keadaan darurat dan bekerja sama dengan pemimpin tim dan penanggung jawab di lokasi.

3.3.3 Pada saat bekerja harus dengan ketat mengikuti instruksi rap dan pemeliharaan katoda dan anoda, dilarang bekerja yang melanggar peraturan dan dengan serius menerapkan prediksi risiko.

3.3.4 Berhak untuk menolak pekerjaan yang tidak sesuai pengarahan.

3.3.5 Melaksanakan sistem saling mengawasi saling melindungi sesuai dengan persyaratan, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan saat melakukan pekerjaan di lapangan dan melakukan pekerjaan 2 orang atau lebih.

## 4. Identifikasi Sumber Bahaya Keselamatan dan Hal-hal yang Harus Diperhatikan

| Faktor Bahaya            | Identifikasi Bahaya                                                                                                                                                      | Tingkat Bahaya                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tindakan Pencegahan                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktor Manusia</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Karyawan tidak menggunakan APD dengan benar</li> <li>◆ Karyawan bekerja tanpa lisensi</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Rendah</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Potensi Bahaya Sedang</li> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Besar</li> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Tingkat Tinggi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Karyawan wajib menggunakan APD dengan benar.</li> <li>◆ Karyawan harus mempunyai lisensi untuk bekerja</li> </ul>          |
| <b>Faktor Fisik</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tidak mematikan mesin, menandai, dan mengunci sebelum pemeliharaan</li> <li>◆ Tersetrum</li> <li>◆ Luka akibat mesin</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Rendah</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Potensi Bahaya Sedang</li> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Besar</li> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Tingkat Tinggi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Sebelum memulai pemeliharaan harus mematikan mesin, memasang tanda dan mengunci serta harus ada pengawas khusus</li> </ul> |
| <b>Faktor Lingkungan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Suhu tinggi</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Rendah</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Potensi Bahaya Sedang</li> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Besar</li> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Tingkat Tinggi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Menyediakan obat-obat pendingin dan pereda panas serta memantau kondisi fisik karyawan setiap saat</li> </ul>              |
| <b>Faktor Manajemen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tidak ada instruksi pekerjaan</li> <li>◆ Pelatihan keselamatan yang tidak memadai</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Rendah</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Potensi Bahaya Sedang</li> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Besar</li> <li><input type="checkbox"/> Potensi Bahaya Tingkat Tinggi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mengembangkan instruksi kerja.</li> <li>◆ Memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan setiap waktu berkala</li> </ul> |

## 5. Persyaratan dan Langkah-langkah Pekerjaan

| Tahap Pekerjaan           | Langkah-langkah Prosedur                                               | Skema Prosedur/Denah Lokasi                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Persiapan sebelum bekerja | Membuat jadwal maintenance                                             |    |
|                           | Analisis sumber bahaya, merumuskan rencana perbaikan dan keselamatan   |    |
|                           | Melakukan simulasi tanggap darurat sebelum perbaikan                   |   |
|                           | Membuat work permit yang relevan dengan konfirmasi tandatangan lengkap |  |
|                           | Penggunaan APD yang lengkap dan benar                                  |  |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Matikan getaran penggerak , hentikan kipas exhaust utama, matikan medan listrik ESP, lakukan pemadaman listrik dan lakukan prosedur LOTO (Pelabelan dan penggembokan)</p> |    |
| <p>Saklar grounding area listrik</p>                                                                                                                                         |    |
| <p>Pelepasan medan listrik</p>                                                                                                                                               |   |
| <p>Buka pintu lubang untuk menghilangkan panas</p>                                                                                                                           |  |
| <p>Nyalakan Frekuensi taling fan menjadi 15HZ, pintu/ gate pipa udara panas ditutup dan dikunci serta dipasang label</p>                                                     |  |
| <p>Menguji suhu dan kualitas udara, dan memasuki perbaikan setelah konfirmasi dari safety</p>                                                                                |  |



|                   |                                                                   |                                                                                      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Saat Bekerja      | Masuk ke dalam untuk perbaikan                                    |     |  |
|                   | Setelah selesai perbaikan, hitung jumlah orang dan peralatan      |    |  |
|                   | Tutup pintu lubang                                                |   |  |
|                   | Saklar grounding tegangan tinggi berputar ke posisi medan listrik |  |  |
| Setelah Pekerjaan | Setelah perbaikan selesai bersihkan area kerja                    |  |  |

## 6. Penanganan Darurat

| Kondisi Abnormal | Tindakan Penanganan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tertimpa Benda   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode utama saat pendarahan adalah dengan memberikan tekanan pada bagian luka untuk menghentikan pendarahan. Bungkus luka rapat-rapat dengan sapu tangan atau sejenisnya.</li> <li>Untuk pendarahan di bagian kepala dan anggota tubuh, gunakan segera akupresur jika tidak ada patah tulang. Tekan cepat bagian yang berdarah dengan jari atau langsung tekan arteri bagian sumber darah atau bagian yang berdarah. Ini adalah tindakan darurat pertama yang harus dilakukan pada pasien dengan pendarahan parah.</li> </ol> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Untuk pendarahan terjadi pada empat anggota tubuh dapat menggunakan Torniket.</li> <li>4. Saat mengangkat pasien, harus perhatikan dan melindungi serta fiksasi bagian sistem saraf.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tersengat Listrik</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah tersengat listrik, pertama harus memutuskan sumber listrik.</li> <li>2. Apabila korban sengatan listrik tidak mengalami luka serius dan masih dalam keadaan sadar, tetapi masih merasa sedikit gelisah, anggota tubuh mati rasa, atau badan lemah, atau korban sengatan listrik tadinya tidak sadarkan diri tetapi sekarang sudah sadar, maka korban harus dibiarkan beristirahat dengan tenang dan harus diawasi secara seksama.</li> <li>3. Apabila korban tersengat listrik mengalami luka berat dan kehilangan kesadaran, namun denyut jantung dan pernafasan tidak terputus, maka korban harus dibaringkan di tempat rata dan tenang, pakaian yang ketat harus dibuka kancingnya agar memudahkan pernafasan; menjaga sirkulasi udara. Amati dengan seksama dan hubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis.</li> <li>4. Apabila nafas dan detak jantung berhenti segera melakukan CPR dan menekan bagian luar dada bagian jantung dan menghubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis.</li> </ol> |



# 印尼华新镍业有限公司镍铁厂

## 电除尘静电除尘器检修作业指导书

### 1. 目的

为规范电除尘班组除尘工操作流程，实现检修管理规范化、检修流程条理化、标准化、简单化，使操作人员经过短期培训，快速掌握较先进合理的操作技术，特制定本作业指导书。

### 2. 适用范围

本作业指导书适用于印尼华新镍业有限公司（WNII）镍铁厂电除尘班组静电除尘器检修作业，且仅适用该项工作，不能作为其他作业指导。

### 3. 职责

#### 3.1 电除尘工程师

3.1.1 负责本指导书的修订、实施、安全管理。

3.1.2 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

#### 3.2 班组长

3.2.1 负责给予员工培训，具体实施本作业指导书和现场安全管理。

3.2.2 负责本岗位日常安全隐患自我排查治理，包括班前、班中、班后的排查和处置，杜绝本区域人的不安全行为和物的不安全状态。

3.2.3 负责本岗位设备设施、安全装置、工器具的日常维护保养，确保其功能完好有效，保养过程按规定要求安全作业，本岗位不能解决处理的问题，及时汇报。

3.2.4 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

#### 3.3 除尘工

3.3.1 负责静电除尘器的检修工作，正确佩戴和使用劳保防护用品。

3.3.2 负责事故和紧急情况的报告并配合班组长及现场负责人进行现场处置。

3.3.3 工作中，严格执行静电除尘器检修作业指导书，不违章作业，并认真执行危险度预测。

3.3.4 有权拒绝违章指挥作业。

3.3.5 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

### 4. 危险源辨识及安全注意事项

| 危害因素 | 危险源辨识                   | 危险等级                                                                                                                                       | 安全注意事项                    |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 人的因素 | ◆ 作业前劳保未穿戴<br>◆ 员工未持证上岗 | <input type="checkbox"/> 低风险<br><input checked="" type="checkbox"/> 一般风险<br><input type="checkbox"/> 较大风险<br><input type="checkbox"/> 重大风险 | ◆ 作业前劳保必须穿戴齐全<br>◆ 员工持证上岗 |
| 物的因素 | ◆ 检修前未停机挂牌上锁            | <input type="checkbox"/> 低风险                                                                                                               | ◆ 检修前停机挂牌上锁并由专人监护         |

|      |                         |                                                                                                                                            |                              |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      | ◆ 触电<br>◆ 机械伤害          | <input checked="" type="checkbox"/> 一般风险<br><input type="checkbox"/> 较大风险<br><input type="checkbox"/> 重大风险                                 |                              |
| 环境因素 | ◆ 高温                    | <input type="checkbox"/> 低风险<br><input checked="" type="checkbox"/> 一般风险<br><input type="checkbox"/> 较大风险<br><input type="checkbox"/> 重大风险 | ◆ 准备清凉解暑药品，时刻观察员工身体情况        |
| 管理因素 | ◆ 无岗位作业指导书<br>◆ 安全培训不到位 | <input type="checkbox"/> 低风险<br><input checked="" type="checkbox"/> 一般风险<br><input type="checkbox"/> 较大风险<br><input type="checkbox"/> 重大风险 | ◆ 制定作业指导书<br>◆ 定期对员工进行安全技能培训 |

5. 作业步骤及要求

| 作业阶段  | 流程步骤             | 流程图/现场图                                                                              |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 作业前准备 | 制定检修计划表          |   |
|       | 危险源分析制定检修方案，安全交底 |  |
|       | 检修前应急演练          |  |
|       | 开具相关的作业票签字确认     |  |

|     |                          |                                                                                      |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 作业中 | 劳保齐全                     |    |
|     | 关闭振打，停止尾排，关闭电场，停电挂牌上锁    |    |
|     | 电场接地                     |   |
|     | 电场放电                     |  |
|     | 开启人孔门散热                  |  |
|     | 开启尾排频率 15HZ 运行，热风炉闸板关闭上锁 |  |

|     |                     |                                                                                      |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 检测温度、空气质量，安环确认后进入检修 |    |
|     | 进入内部检修作业            |    |
|     | 检修完成清点人数及工具         |   |
|     | 关闭人孔门               |  |
|     | 高压隔离刀闸旋转至电场位置       |  |
| 作业后 | 检修完成人走场地清           |  |

6. 应急处置措施

| 异常情况 | 处置措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物体打击 | <div><div>1.</div><div>对渗血主要采用伤口加压包扎止血，用手帕等物将伤口紧紧包扎即可。</div></div> <div><div>2.</div><div>对头部及肢体大动脉出血，没有骨折时要马上采用指压的方 法。迅速用手指将出血处向下按压，或直接压迫出血部位的供血动脉，这是对大出血者首先采取的应急措施。</div></div> <div><div>3.</div><div>对四肢出血还可以采用扎止血带止血。</div></div> <div><div>4.</div><div>搬运患者时需要注意对神经系统部位的保护与固定。</div></div>                                                                                    |
| 触电伤害 | <div><div>1.</div><div>触电后，首先要切断电源。</div></div> <div><div>2.</div><div>如果触电者伤势不重、神志清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力，或触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应让触电者安静休息，注意观察。</div></div> <div><div>3.</div><div>如果触电者伤势较重，已经失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚未中断，应让触电者安静地平卧，解开其紧身衣服以利呼吸；保持空气流通。严密观察，并拨打急救电话0812-4135-0345 送往园区诊所就医。</div></div> <div><div>4.</div><div>如果呼吸、心跳停止，应立即实施人工呼吸和胸外心脏按压，并拨打急救电话0812-4135-0345 送往园区诊所就医。</div></div> |

指导书适用范围确认表

|                                                                  |                                                                                                                                 |                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| 归口部门                                                             | WNII 镍铁厂                                                                                                                        |                                  |    |
| 文件名称                                                             | PT WNII NI<br>Prosedur Perbaikan Ruang Pengendapan Elektrostatik (Precipitator Chamber) ESP<br>印尼华新镍业有限公司镍铁厂<br>电除尘静电除尘器检修作业指导书 |                                  |    |
| 文件编号                                                             | WNII-NI-ZY-051-2025                                                                                                             | 版本号                              | A1 |
| 受控时间                                                             | 2025.09.22                                                                                                                      |                                  |    |
| 部门下辖车间/科室（适用打√）                                                  |                                                                                                                                 |                                  |    |
| <input type="checkbox"/> 电炉车间                                    | <input type="checkbox"/> 回转窑车间                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 立磨车间    |    |
| <input type="checkbox"/> 浇铸车间                                    | <input type="checkbox"/> 干燥窑车间                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 水泵房     |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 电除尘                          | <input type="checkbox"/> 行车                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 车队      |    |
| <input type="checkbox"/> 技术科                                     | <input type="checkbox"/> 办公室                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 安全环保监察科 |    |
| <input type="checkbox"/> 应急管理科                                   |                                                                                                                                 |                                  |    |
| 本指导书格式、内容已由车间主任、部门经理、应急管理科、翻译、岗位员工共同审核确认无误，现提交至标准化办公室申请受控。       |                                                                                                                                 |                                  |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                                                                                                                 |                                  |    |

注 1：该表单随文件一起签批，随签批文件一起拿到标准化办公室受控。

注 2：该表原件由部门归档，标准化办公室扫描归档。

注 3：该表单仅做受控时确认适用范围，不做其他用途。



## Form Verifikasi Prosedur Kerja

### 作业指导书确认单

Untuk memastikan prosedur kerja ini layak digunakan, kami perlu bantuan anda untuk membaca dokumen ini, dan memastikan informasi berikut ini sesuai dengan keadaan aktual pada pekerjaan yang bersangkutan.


为确保岗位作业指导书的正常使用, 请您配合阅读该文件, 结合岗位实际, 确认如下信息:

Saya telah membaca dan memahami langkah dan ketentuan prosedur kerja yang dijelaskan pada dokumen ini, serta dapat menggunakan dokumen ini sebagai acuan kerja.

“我已阅读该文件, 理解所述岗位操作步骤及要求, 并能够依此执行”

Jika dokumen ini memenuhi persyaratan, silahkan anda menandatangani kolom di bawah ini, jika tidak, anda dapat memberikan saran kepada departemen untuk melakukan perbaikan.

若满足以上要求, 请您署名, 若不满足以上要求, 可反馈建议至部门修订文件。

| Nama<br>姓名   | No ID<br>工号 | Divisi<br>所属车间 | Jabatan<br>职位 | TTD<br>签名                                                                             |
|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Eko Darmanto | 20802345    | Exp            | W.F           |  |
| MUHAJIRIN    | 82801158    | ESP            | Crew          |  |

Catatan: Utamakan foreman Indonesia untuk melakukan verifikasi; jika tidak ada foreman Indonesia, maka dapat memilih 2 karyawan Indonesia untuk melakukan verifikasi.

注: 优先安排对应岗位印尼班组长确认; 若没有印尼班组长可随机挑选 2 名岗位印尼员工确认。

Apakah SOP ini perlu menambah video atau perbarui video yang sudah ada?

该指导书是否需要新增拍摄 SOP 视频或修订视频?

☐ Iya 是

☒ Tidak 否




Konfirmasi Tandatangan Penanggung Jawab Divisi:


车间负责人签字确认:



部门级文件签批流程（指导书、工艺文件）

填表人: 陈斌 填表日期: 2025-09-16 08:15

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 文件类别                                                        | <input checked="" type="radio"/> 部门级作业指导书 <input type="radio"/> 工艺文件                                                                                                                                                          |  |  |
| 文件名称                                                        | WNII-NI-ZY-051-2025 电除尘静电除尘器检修 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Ruang Pengendapan Elektrostatis (Precipitator Chamber) ESP                                                                                                       |  |  |
| 文件编号                                                        | WNII-NI-ZY-051-2025                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 拟稿单位                                                        | WNII镍铁厂                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 审批详情                                                        | <input type="radio"/> 新增 <input checked="" type="radio"/> 修订                                                                                                                                                                  |  |  |
| 是否是SCORE完善文件                                                | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否                                                                                                                                                                    |  |  |
| 是否通过精益项目/走线固化                                               | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否                                                                                                                                                                    |  |  |
| 是否涉及印尼籍考核/安全/环保内容                                           | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否                                                                                                                                                                    |  |  |
| 非签署文件                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 仅上传PDF文件（定稿版作业指导书 + 适用范围确认表 + 签字版印尼文确认单扫描件），并将三份文件合并为一个PDF。 | <div> WNII-NI-ZY-051-2025 电除尘静电除尘器检修 PT WNII NI Prosedur Perbaikan Ruang Pengendapan Elektrostatis (Precipitator Chamber) ESP.pdf 1.1M</div> |  |  |
| 审批流程                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 部门标准化负责人                                                    | <div><br/>冯嵩 2025-09-16</div>                                                                                                              |  |  |
| 企管部标准化负责人                                                   | <div><br/>IQBAL JALIL HAFID 2025-09-17</div>                                                                                               |  |  |
|                                                             | <div><br/>李惠惠 2025-09-16</div>                                                                                                             |  |  |
|                                                             | <div><br/>VIOREN FILADELFIA TAOLO 2025-09-16</div>                                                                                         |  |  |
| 适用车间/科室负责人                                                  | <div><br/>HERDIANTO TIRTAYASA 2025-09-19</div>                                                                                             |  |  |
|                                                             | <div><br/>尤瑞琛 2025-09-19</div>                                                                                                             |  |  |
|                                                             | <div><br/>曹锐 2025-09-17</div>                                                                                                              |  |  |

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门经理  | <br>王磊 2025-09-20  |
| 受控签发人 | <br>李惠惠 2025-09-22 |