Guedala Park
Caderno técnico documental R28

Ferragens, referências de posição, sequências e conferência documental. 14/10/2026.

Status: detalhamento da solução de estudo preservada; não libera corte, furação, compra ou fabricação. As instruções de montagem são um roteiro condicionado à seleção e ao dimensionamento reais.

Base: R28, cozinha à esquerda ao entrar, alternância das portas, canto simples, nove gavetas comuns, bandejas455 e programa do banco preservados. Não foram adicionados mecanismos complexos.

Separação necessária: referência oficial identifica produto/documento; aplicação proposta identifica como ele foi usado no CAD; gabarito representa espaço sem comprovar a peça real. Nenhum desses estados substitui levantamento físico, carga ou fixação.

Conteúdo: lista consolidada de15linhas;54centros de referência de calços; dez sequências de planejamento/uso/manutenção; nove pontos de reconciliação documental; matriz de20módulos e fontes.

Arquivos CSV permitem localizar os objetos sem contar referências duplicadas. As pranchas têm774sólidos de módulos; os925sólidos do inventário geral também incluem arquitetura/objetos independentes. As duas contagens têm escopos diferentes.

1. Ferragens consolidadas

Quantidades da montagem candidata, sem liberação de compra. Conjuntos contados uma única vez; não por número de corpos STEP.

ID / referência	Quantidade / aplicação	Estado e limite
F01 / Blum71B3550	54 conjuntos; 26 portas:24 comuns +2 canto	Referência oficial; quantidade/montagem candidata. R10:24; R18:16; R12:10; R04:4. Não somar R11 antigo ou71B3650 aposentada.
F02 / Blum173H7100	54 calços; Um por dobradiça F01	Referência oficial; aplicação proposta. Calço0, recobrimentos/K conforme cada montagem; parafusos/apoio a conferir.
F03 / Blum70T3553	Quantidade executiva não definida; Portas com estudo86°	Referência oficial; encaixe/batente pendentes. Fabricante orienta todas as dobradiças da folha;54 seria cenário para equipar todas as F01, não lista de compra.
F04 / MOVENTO NL500 /40kg candidato	7 pares; 4 roupeiro + G1/G2/G3	Fontes oficiais; 6 aplicações parametrizadas +G2 configurada. Curso roupeiro400/cozinha500. Sólidos estáticos, não telescópio; carga inclui caixa/frente/conteúdo.
F05 / MOVENTO NL400 /40kg candidato	2 pares; Escritório	Fontes oficiais; aplicações propostas. Curso400. Capacidade/fixação individuais a confirmar.
F06 / BlumT51.7600	9 pares /18 travas; Nove gavetas F04/F05	Referência oficial; aplicação proposta. Par esquerdo/direito por gaveta. Não tratar um par como18 pares.
F07 / RometalRO-62 - carros	8 reservas; 2 carros por folha;4 folhas	Manual oficial; semSTEP oficial. Dimensões dos carros são hipotéticas;60kg/porta não é capacidade por carro.
F08 / Guia Flex / freios / retenções	8 /8 /8 reservas; Roupeiro e maleiro	Manual e reservas; kit exato pendente. Aplicação maleiro baixo/largo não comprovada. Não fabricar peças pelos gabaritos.

1. Ferragens consolidadas - continuação

Quantidades da montagem candidata, sem liberação de compra. Conjuntos contados uma única vez; não por número de corpos STEP.

ID / referência	Quantidade / aplicação	Estado e limite
F09 / RM-025 superior / RM-023 inferior	4 /4 trechos modelados; Duas vias em cada um dos2 módulos	Larguras oficiais; seções restantes hipotéticas. Contagem de trechos CAD, não barras comerciais ou comprimentos de compra.
F10 / Rodízio fixo de silicone	6 gabaritos; Gaveta baixa	Sem produto/composição/carga confirmados. Roda30/altura39 é estudo; não substituir por PVC nem dividir carga por6 como garantia.
F11 / Guias laterais da baixa	2 faixas propostas; Gaveta baixa	Peças de marcenaria; não ferragem selecionada. 3mm +2mm de corrida/lado; não são apoios verticais.
F12 / Pivô/retentor do cesto	2 pinos ideais; retenção a definir; Cesto55°	Gabaritos sem SKU/carga. PinosØ10x20 não são prescrição de fabricação; apoios/hidráulica reais pendentes.
F13 / Giro/retenção das tampas do banco	4 eixos ideais; quantidade comercial indefinida; Quatro setores	Sem ferragem executiva selecionada. Não interpretar4eixos como4dobradiças suficientes. Preservar tampas/rotina e carga do assento.
F14 / Pinos das prateleiras do banheiro	A definir; 2 prateleiras removíveis	Produto/fixação/carga pendentes. Não atribuir quantidade/capacidade a apoios não selecionados.
F15 / Fixações de parede, apoios, puxadores e vidro	A definir; Todos os módulos aplicáveis	Dependência física/comercial. Substrato, carga, material, adesivo, ferragem e acabamento reais necessários.

2. Referências de posição dos calços

XYZ em mm. Xfrontal espelhado; Y e Z locais. No canto, Ylocal vai de-1050 a0. Centros de envoltórias dos calços: **não são coordenadas de furação ou eixos de caneco.**

Prancha / marcador	Objeto	X / Y / Z
P02 H01	FerragemSimplesR005	22.2 / -593.8 / 51.0
P02 H02	FerragemSimplesR011	22.2 / -593.8 / 255.0
P02 H03	FerragemSimplesR017	456.2 / -1027.8 / 51.0
P02 H04	FerragemSimplesR023	456.2 / -1027.8 / 255.0
P04 H01	CalcoComumR031	1777.8 / 56.7 / 80.0
P04 H02	CalcoComumR032	1777.8 / 56.7 / 228.0
P04 H03	CalcoComumR033	934.7 / 56.7 / 80.0
P04 H04	CalcoComumR034	934.7 / 56.7 / 228.0
P04 H05	CalcoComumR035	890.2 / 56.7 / 80.0
P04 H06	CalcoComumR036	890.2 / 56.7 / 228.0
P04 H07	CalcoVizinhaR18	47.2 / 56.7 / 80.0
P04 H08	CalcoVizinhaR002	47.2 / 56.7 / 228.0
P05 H01	CalcoComumR10	627.8 / 56.7 / 80.0
P05 H02	CalcoComumR001	627.8 / 56.7 / 640.0
P05 H03	CalcoComumR002	22.2 / 56.7 / 80.0
P05 H04	CalcoComumR003	22.2 / 56.7 / 640.0
P09 H01	CalcoComumR004	627.8 / 56.7 / 80.0
P09 H02	CalcoComumR005	627.8 / 56.7 / 512.0

2. Referências de posição dos calços - continuação

XYZ em mm. Xfrontal espelhado; Y e Z locais. No canto, Ylocal vai de-1050 a0. Centros de envoltórias dos calços: **não são coordenadas de furação ou eixos de caneco.**

Prancha / marcador	Objeto	X / Y / Z
P09 H03	CalcoComumR006	22.2 / 56.7 / 80.0
P09 H04	CalcoComumR007	22.2 / 56.7 / 512.0
P10 H01	CalcoComumR008	524.8 / 56.7 / 80.0
P10 H02	CalcoComumR009	524.8 / 56.7 / 938.0
P10 H03	CalcoComumR010	22.2 / 56.7 / 80.0
P10 H04	CalcoComumR011	22.2 / 56.7 / 938.0
P11 H01	CalcoComumR012	674.8 / 56.7 / 80.0
P11 H02	CalcoComumR013	674.8 / 56.7 / 530.0
P11 H03	CalcoComumR014	22.2 / 56.7 / 80.0
P11 H04	CalcoComumR015	22.2 / 56.7 / 530.0
P12 H01	CalcoComumR016	778.8 / 56.7 / 80.0
P12 H02	CalcoComumR017	778.8 / 56.7 / 504.0
P12 H03	CalcoComumR018	22.2 / 56.7 / 80.0
P12 H04	CalcoComumR019	22.2 / 56.7 / 504.0
P15 H01	CalcoComumR020	812.8 / 56.7 / 80.0
P15 H02	CalcoComumR021	812.8 / 56.7 / 500.0
P15 H03	CalcoComumR022	22.2 / 56.7 / 80.0
P15 H04	CalcoComumR023	22.2 / 56.7 / 500.0

2. Referências de posição dos calços - continuação

XYZ em mm. Xfrontal espelhado; Y e Z locais. No canto, Ylocal vai de-1050 a0. Centros de envoltórias dos calços: **não são coordenadas de furação ou eixos de caneco.**

Prancha / marcador	Objeto	X / Y / Z
P17 H01	CalcoComumR11	1977.8 / 56.7 / 80.0
P17 H02	CalcoComumR024	1977.8 / 56.7 / 470.0
P17 H03	CalcoComumR025	1022.2 / 56.7 / 80.0
P17 H04	CalcoComumR026	1022.2 / 56.7 / 470.0
P17 H05	CalcoComumR027	977.7 / 56.7 / 80.0
P17 H06	CalcoComumR028	977.7 / 56.7 / 470.0
P17 H07	CalcoComumR029	22.2 / 56.7 / 80.0
P17 H08	CalcoComumR030	22.2 / 56.7 / 470.0
P18 H01	CalcoComumR12	577.8 / 56.7 / 80.0
P18 H02	CalcoComumR037	577.8 / 56.7 / 465.0
P18 H03	CalcoComumR038	22.2 / 56.7 / 80.0
P18 H04	CalcoComumR039	22.2 / 56.7 / 465.0
P19 H01	CalcoComumR040	577.8 / 60.7 / 80.0
P19 H02	CalcoComumR041	577.8 / 60.7 / 375.0
P19 H03	CalcoComumR042	577.8 / 60.7 / 670.0
P19 H04	CalcoComumR043	22.2 / 60.7 / 80.0
P19 H05	CalcoComumR044	22.2 / 60.7 / 375.0
P19 H06	CalcoComumR045	22.2 / 60.7 / 670.0

3. Sequências simples

Rotina preservada e operações propostas no CAD. Não há intertravamento físico/software. Instalações e fixações não devem ser executadas por gabaritos de volume.

S01 - Preparação e montagem geral

1. Usar o arquivo R28 e o módulo indicado na prancha; confirmar que a cozinha fica à esquerda ao entrar. Os nomes de controle vigentes referem-se à implantação espelhada.

2. Antes de executar: conferir paredes, teto acabado, piso, pontos hidráulicos/elétricos/gás, produtos e substrato de fixação. O caderno não contém pilotos, ancoragens ou cortes executivos.

3. Conferir o corpo e a ordem dos apoios/divisores; depois apresentar frentes e ferragens comuns na configuração comercial correspondente. Apoios duplos36 e montagens de18 continuam propostas a dimensionar.

4. Instalar somente após fechar fixação/carga e instruções do produto escolhido; regular folgas e batentes. A etapa final em obra deve verificar os acessos reais e as interferências, sem tratar os testes CAD como substituto.

Base e limite: R28; R10/R18/R12; relatório de pendências. Sequência de planejamento, não instrução executiva de instalação.

S02 - Portas comuns e canto

1. Usar os controles originais do guia vigente. Nas folhas comuns, Abertura0 é fechado e86 é limite do estudo; não editar Placement dos vínculos.

2. Escritório e cabeceira alternam esquerda/direita na vista frontal vigente. Na vizinha do canto usar ControleVizinhaR18.Abertura; ControleCanto.B4 pertence ao histórico.

3. No canto, ControleSimplesR04.B2 controla A e B3 controla B. As duas folhas são independentes com faixas fixas; o cenário R04 estudou ambas abertas. Não voltar à articulação79T8500.

4. Em montagem real, confirmar caneco/calço/parafusos e limitador conforme ferragem. O curso86 da planilha não comprova o contato do70T3553, e o mapa de centros dos calços não é mapa de furação.

Base e limite: Guia vigente R28; R04; R18. Não pressupõe intertravamento físico.

S03 - Roupeiro, maleiro e gavetas comuns

1. Abrir a folha de correr correspondente antes de acessar as quatro gavetas do roupeiro. Os controles de correr têm valor positivo em ambos os lados, com drivers em sentidos opostos.

2. Roupeiro: Deslocamento0-965 de estudo; maleiro0-640. Essas distâncias não comprovam freio, batente, antidesencaixe ou curso comercial.

3. Gavetas do roupeiro e escritório: Extensao0-400; cozinha G1/G2/G3:0-500. Manipular o objeto original através do atalho, sem deslocar a geometria do módulo.

4. Para retirada física/manutenção, seguir a instrução da configuração comercial efetivamente instalada. Não inferir destravamento ou telescópio pelo sólido estático; não forçar uma gaveta contra uma porta parcialmente aberta.

5. Fechar as gavetas antes de devolver a porta de correr. Conferir massa total com o quadro de carga; saldo calculado não é carga útil liberada.

Base e limite: R08/R14; guia vigente; Cargas_gavetas_R28. Puxadores, mãos e configuração de cama preparada não homologados.

S04 - G2 e bandejas removíveis

1. Abrir G2 na posição de estudo500 antes de iniciar as rotas documentadas de retirada. As duas bandejas têm455mm de profundidade, com2mm à frente e atrás no interno459.

2. Manter os oito utensílios e a frigideira candidata nos respectivos gabaritos; suas caixas não informam peso, alças ou pega real.

3. As rotas documentadas são translações com orientação fixa. Não inclinar, trocar posição ou empilhar objetos e assumir que a mesma conferência cobre a nova operação.

4. Recolocar bandejas e conteúdo no arranjo previsto, verificar livre assentamento e fechar G2. Confirmar materiais, massas, tolerâncias e fixação antes da execução.

Base e limite: R06/R07/R08; Complementos_R24; orçamento de carga R28.

S05 - Gaveta baixa sobre rodas

1. Preservar cabos fixos com as cabeças retiradas; não trocar por cabos retráteis nem corrediças MOVENTO.

2. Extensao530 é a retirada completa ilustrativa. A posição400 herdada não é comprimento nominal de guia;442 é profundidade da caixa, não NL comercial.

3. No percurso ideal documentado, retirar até530 e elevar40 para manutenção. Pega, esforço, piso, batente e rodízios reais continuam pendentes; essa trajetória não é instrução física já validada.

4. Repor sobre as guias/piso sem sobrecarregar o fundo. Confirmar o material silicone e a distribuição de carga, sem garantir seis apoios simultâneos.

Base e limite: R13; Cotas/rodízios em Pendencias_autonomas. Frente106/base180/recuo80 preservados.

S06 - Cesto: uso diário

1. ControleCestoR15: abrir55; retirar o saco445; endireitar o saco55, nessa ordem do estudo.

2. Não confundir retirada diária do saco com remoção completa da armação. O saco removível e o giro55 fazem parte do programa preservado.

3. Repor em ordem inversa: desfazer endireitamento, devolver saco e fechar o cesto. Confirmar retenção, ferragem, carga e manuseio reais antes de uso físico.

Base e limite: R15; guia vigente. Valores CAD não constituem trava ou intertravamento.

S07 - Cesto: manutenção da armação

1. Desocupar o trajeto e deslocar a Loop20L por ControleLoopManutencaoR26.Afastamento650, do lugar habitual em direção ao centro da cozinha. O controle0 é a posição cotidiana.

2. Com a lixeira na posição proposta, seguir a abertura55 e os comandos de manutenção do painel/armação documentados na R15/R26. A retirada integral é estudo condicionado, não uma operação física já homologada.

3. A posição habitual da lixeira colide com a armação nas retiradas300/400. Não ocultar a lixeira e não iniciar essa retirada mantendo-a em0.

4. Repor armação e painel, fechar o cesto e somente então devolver a Loop para0. Piso, pessoa, pega, peso e apoios reais ainda precisam ser conferidos.

Base e limite: R26; R15. Há100mm nominais no encontro avaliado; não garantia de manuseio.

S08 - Banco: uso dos setores diários

1. Banco desocupado. A ordem do programa parte do sofá: potes/travessas/batedeira; liquidificador/bebidas; balde; folha/aspirador/jogos.

2. Primeiro setor: o estudo gira assento integral70. Não tratar a almofada como solta durante o giro; acoplamento, massa, pega e retenção continuam pendentes.

3. Bebidas: elevar almofada60, deslocar711, baixar elevação para50; depois abrir tampa90. Balde: elevar60, deslocar733, baixar para50; depois abrir90.

4. As almofadas estacionam sobre o último setor fechado. Enquanto estiverem ali, não abrir o setor da folha. Devolver cada almofada após fechar sua tampa, em ordem inversa.

5. Para retirar os painéis de armazenamento dos potes, esvaziá-los primeiro. O balde segue a rota ideal de levantar32 e recuar19 antes de subir; alça e mão reais não foram validadas.

Base e limite: R16. Apoios7mm/24mm de montagem são propostas geométricas, não capacidade de assento.

S09 - Banco: acesso à folha da mesa

1. Devolver primeiro as almofadas de bebidas e balde aos seus setores e manter os três primeiros setores fechados. Não abrir contra almofadas estacionadas.

2. Nova proposta do último setor: elevar a almofada60, deslocar873 rumo ao sofá e baixar a elevação para50, sobre os três outros setores fechados. Eles ficam temporariamente inacessíveis.

3. Abrir a tampa fina90. Recuar a folha inteira800x350x70 em24 antes de subir pela rota documentada; a vista de estudo usou elevação970. Não reduzir a folha.

4. Transporte, pessoa, pega e instalação na mesa não foram validados. Repor em ordem inversa e devolver a almofada antes de usar os outros setores. Não atribuir esta nova rotina ao aceite antigo de09/10.

Base e limite: R16 e complemento banco×sofá R28. Rotas limitadas ao cenário documentado, sem intertravamento.

S10 - Banheiro e equipamentos

1. Fechar a entrada ideal antes de abrir o gabinete inferior do banheiro. A folha700, eixo e maçaneta são referências não medidas; não há bloqueio físico que imponha essa ordem.

2. Fechar o gabinete inferior antes de reabrir a entrada. Não usar110° nas portas de estudo: há interferências com parede/espelho nas condições registradas.

3. Prateleiras removíveis, vidro, adesivo, pinos, LED e hidráulica precisam de especificação real. Não apoiar peso ou deduzir capacidade das caixas CAD.

4. Antes da instalação dos equipamentos, fechar as divergências do relatório: E21, micro100vs300, retorno Suggar, forno/cooktop e isolamento LG. Não operar a airfryer no nicho de guarda por ausência de colisão; o programa prevê uso temporário no preparo.

Base e limite: R12/R17; relatório de correções. Não há nova decisão de modelo ou ponto de instalação.

4. Conferência documental

As correções abaixo reconciliam a documentação com a revisão atual. Não representam novas alterações geométricas ou nova aprovação de movimentos.

ID / tema	Divergência ou risco	Tratamento vigente
D01 Controle da porta vizinha	README R04 ainda indicava ControleCanto.B4, que pertence à etapa anterior.	Guia vigente identifica ControleVizinhaR18.Abertura. Nota de precedência adicionada ao histórico.
D02 Quantidade de dobradiças	Somar R10+R11+R12+R18 duplicaria sete montagens e manteria a71B3650 aposentada.	Inventário deduplicado por folha atual:24+16+10+4=54;54calços.
D03 Carga útil	A fórmula R08 subtraía o conteúdo mas era chamada payload.	Quadro R28 distingue orçamento para conteúdo de margem restante; histórico anotado.
D04 Folga teto/escritório	Tabela histórica R26 registrava zero e base1920/topo2470.	Atual R28: base1900/topo2450 e folga20 sob teto hipotético2470. Nota de supersessão sem apagar evidência antiga.
D05 Manutenção Loop	Textos antigos diziam apenas desobstruir a lixeira, sem endereço.	R26 define estacionamento650; guia e sequências atuais incorporam ida/volta e limites físicos.
D06 Cotas de corpo e acabado	Banco450x400 e baixa145 podem ser confundidos com envelope acabado.	Pranchas separam corpo CAD, banco externo550/topo470 e baixa frente106/base180/recuo80.
D07 Quantidade de controles	R21/R23 tinham45 acessos; textos históricos ainda usam essa contagem.	R26/R28 têm46, incluindo Loop; os57 campos pertencem aos controles originais.
D08 Dados oficiais e gabaritos	Sólidos de ferragem, esquemas, cursos e reservas podem parecer lista de compra.	Classificação explícita de referência oficial/aplicação proposta/reserva; sem quantidade executiva inventada.
D09 Revisão Astra e prazo	Documentos antigos registram reserva18h30; prazo19h já encerrou.	Resultado final é pendente/não verificado; automação excluída. Este novo trabalho é pedido humano posterior, sem reiniciar agendamento.

5. Matriz dos20módulos

Prancha / módulo	Corpo C x P x A (mm)	Limite de compatibilização
P01 Roupeiro	2000 x 650 x 2132	Programa preservado: 650 externos / zona de roupa550. Folhas995x1999; curso965 proposto. Guias/apoios/retencão são reservas. Quatro gavetas NL500, curso400 de estudo.
P02 Canto em L	650 x 1050 x 308	Duas portas271x306x18; faixas142/124; juntas2; faixa vizinha25. K4, caneco35x13 propostos. 86° não comprova batente. Este L exige leitura conjunta das três projeções.
P03 Maleiro	1350 x 650 x 308	Duas folhas670x237; curso640. Aplicação baixa/larga e retenção do RO-62 não comprovadas. Corpo1350x650x308 preservado.
P04 Cabeceira - aéreo	1800 x 250 x 308	Quatro folhas atuais alternadas incluindo vizinha R18. Vizinha K6/recobrimento17; demais K5/16. Apoios duplos36 e novas juntas são propostas, não ligações calculadas.
P05 Gabinete da pia	650 x 610 x 720	Par de portas comuns: K5/recobrimento16/calço0. Centro e hidráulica dependem da cuba/sifão reais. Não interpretar caixas da bancada como recorte executivo.
P06 Gavetas G1/G2/G3	619 x 610 x 720	Frentes16/16/40cm preservadas. Interno G2 541x459; bandejas455 e folgas2+2. Reserva G2 até guia G1 116,4, apenas5,4 além do programa111. Carga total40kg candidata.
P07 Estrutura de cocção	600 x 610 x 900	Corpo CAD não resolve recorte/instalação do forno/cooktop. Venax3/5 versus10cm e cota inferior KE4GC pendentes; ventilação/apoios/isolamento LG a detalhar.
P08 Gaveta baixa	1223 x 460 x 145	Programa: frente106, base180/recuo80, cabos fixos/cabeças retiradas. Interno1187x406x88. Curso530 é retirada ideal, não batente; seis rodas são gabaritos.
P09 Aéreo D	650 x 350 x 592	D: canal196x178 ainda bloqueado por base/tampo inteiros. Não furar por este esquema. Conexão do depurador, retorno e fixação continuam pendentes.
P10 Aéreo C	547 x 350 x 1018	Par de portas comuns e programa interno preservados. Conteúdo real, alcance, carga e fixação não comprovados. K5/recobrimento16/calço0.
P11 Aéreo B	697 x 350 x 610	Micro:100mm acima é escolha expressa que diverge dos300 do manual. Não alterar B para aparentar atendimento; implantação executiva ainda não fechada.
P12 Aéreo A	801 x 350 x 584	Geladeira: reservas100 laterais/traseira/topo do estudo. Não são tolerâncias extras. Abertura/retirada reais, pés, tomadas e acabamentos pendentes.
P13 Apoio do micro	697 x 470 x 18	Prateleira aberta697x470x18. Corpo micro352 de profundidade, reserva traseira separada. Fixação/apoio/pés/cabos/carga ainda não definidos.
P14 Tanque e cesto	590 x 630 x 900	Cesto450x250x450, giro55 e saco removível. Pivôs/apoios são gabaritos. Na manutenção, Loop temporariamente650 antes da retirada da armação; produto/recorte do tanque pendentes.
P15 Aéreo lavanderia	835 x 350 x 580	Par de portas comuns. E21 tem folgas laterais70/50 versus200 recomendados. Datums, duto e conexões desconhecidos; não alterar instalações com base no esquema.

Prancha / módulo	Corpo C x P x A (mm)	Limite de compatibilização
P16 Gavetas escritório	400 x 450 x 240	Duas gavetas NL400/curso400. Caixa e frente preservadas; perfis estáticos. Uso com sofá-cama preparado não está homologado; fixação/carga pendentes.
P17 Aéreo escritório	2000 x 350 x 550	R28: base1900/topo2450; teto de estudo2470, folga20 nominal. Caixa550 e vãos preservados. Quatro portas alternadas496x548; apoios36 propostos.
P18 Gabinete banheiro	600 x 420 x 545	Duas folhas297x543, centro livre. Fechar entrada ideal antes de abrir gabinete. Porta de entrada700/eixo/maçaneta não medidos; hidráulica/fixação pendentes.
P19 Armário espelhado	600 x 150 x 750	Duas folhas297x748, madeira18 + espelho4. Três dobradiças por folha candidatas. Duas prateleiras560x104x18; vidro/adesivo/pinos/LED reais pendentes.
P20 Banco baú	1800 x 450 x 400	Programa externo1800x550 e topo470. Corpo450x400 não é envelope acabado. Quatro setores: sequência sofá→cozinha. Última almofada removível/recuo folha24 são propostas novas.

6. Fontes e rastreabilidade

Caminhos abaixo são relativos a01_Projeto/Modelo_FreeCAD. Cada montagem contém referências aos documentos oficiais e aos arquivos STEP usados. As revisões anteriores foram preservadas como histórico, não substituem a R28.

Banco_R16_2026-10-14/README.md

Banheiro_R12_2026-10-14/README.md

Canto_2026-10-13/Canto_simples_R04/README.md

Cargas_gavetas_R28_2026-10-14/Cargas_gavetas_R28.html

Cesto_R15_2026-10-14/README.md

Consistencia_controles_R28_2026-10-14/Guia_controles_vigentes_R28.md

Correr_R14_2026-10-14/README.md

Dobradicas_R10_2026-10-14/README.md

Equipamentos_R17_2026-10-14/README.md

Folga_teto_R28_2026-10-14/README.md

Gaveta_rodas_R13_2026-10-14/README.md

Manutencao_R26_2026-10-14/README.md

Padronizacao_R08_2026-10-14/README.md

Portas_opostas_R18_2026-10-14/README.md

Revisao_solicitada_R28_2026-10-14/Relatorio_revisao_R28.html

Arquivo canônico: Folga_teto_R28_2026-10-14/Guedala_Park_R28_Folga_Teto_Proposta.FCStd

SHA-256: 2b623c09beddb4d01b581f474468ed707b9b41d8b9dc7cddc1312474fd5ecc99

Execução desta entrega: leitura e projeção documental; sem salvar/reabrir oCAD, movimentar controles, reparentar objetos ou repetir varreduras. Ferragens de fabricação e instalação não foram escolhidas por inferência.

Revisão final Astra solicitada anteriormente permaneceu não verificada; o agendamento foi encerrado às19h. Este caderno foi produzido por novo pedido de Elias e não reinicia esse agendamento nem comprova a execução da revisão reservada.