

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU CA

Quy trình áp dụng cho tất cả các dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử. Trưởng ca có trách nhiệm đảm bảo việc kiểm tra được hoàn thành trong 15 phút đầu tiên của ca làm việc.

Bước 1: Kiểm tra thiết bị

Kiểm tra theo bảng dưới đây. Nếu bất kỳ hạng mục nào không đạt tiêu chuẩn, dừng dây chuyền và báo cho bộ phận bảo trì.

Thiết bị	Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn
Máy hàn reflow	Nhiệt độ vùng 1	150 ± 5 độ C
	Nhiệt độ vùng peak	245 ± 3 độ C
	Tốc độ băng tải	0.9 m/phút
Máy gắp đặt linh kiện	Áp suất khí nén	0.5 MPa
	Độ chính xác đặt	Sai lệch dưới 0.05 mm
Máy kiểm tra AOI	Mẫu chuẩn	Phát hiện đủ 10/10 lỗi mẫu

Bước 2: Kiểm tra vật tư

Đối chiếu mã linh kiện trên cuộn tape với danh sách BOM của sản phẩm đang chạy. Kiểm tra hạn sử dụng của kem hàn; kem hàn đã mở nắp quá 24 giờ phải được loại bỏ.

Note: operators must sign the checklist in English and Vietnamese for export products.

Bước 3: Sản phẩm mẫu đầu ca

Chạy 5 sản phẩm mẫu, kiểm tra ngoại quan và đo điện. Chỉ khi cả 5 sản phẩm đạt yêu cầu mới được chạy sản xuất hàng loạt. Kết quả được ghi vào phiếu kiểm tra đầu ca.