LISTA DE CABOS

Cabos W600 a W608 e síntese de materiais do CCM-06

CABO	DE	PARA	FUNCAO	FORMACAO	BL	m	ROTA
W600	QGBT-05	CCM-06	Alimentacao geral	4x10+PE10 mm2	NAO	20	E-501/X1
W601	CCM-06	M-601	Potencia bomba	4G2.5 mm2	NAO	30	E-601/X2
W602	CCM-06	M-602	Potencia esteira	4G2.5 mm2	NAO	25	E-602/X2
W603A	CCM-06	VFD-603	Entrada do inversor	4G4 mm2	NAO	15	Canaleta potencia
W603B	VFD-603	M-603	Saida PWM ventilador	4G4 mm2	SIM	28	E-603/X2
W604	CCM-06	S0-601	Emergencia dois canais	6x1.5 mm2	NAO	18	E-604/X3-X4
W605	CCM-06	PB-601	Comando bomba	4x1.5 mm2	NAO	22	E-604/X3
W606	CCM-06	PB-602	Comando e fins de curso esteira	8x1.5 mm2	NAO	20	E-604/X3
W607	CCM-06	PB-603	Comando e referencia do VFD	6x1.0 mm2	SIM	10	E-605/X4
W608	CCM-06	PORTA CCM	Sinalizacao de estado	6x1.0 mm2	NAO	8	Canaleta comando

SÍNTESE DE MATERIAIS

QG-06 50 A | QF-601/602/603 | KM-601 | KM-602F/R + IM | FR-601/602 | VFD-603 11 kW | KSR-601 | PSU-601 24 Vcc

COMPRIMENTO TOTAL ASSUMIDO: 196 m | CONFERIR LISTA-MATERIAIS.CSV PARA QUANTITATIVOS COMPLETOS

LEGENDA

G: inclui PE | BL: blindado | POT: potência | CMD: comando | SIG: sinal

NOTAS DA PRANCHA

Comprimentos são premissas para orçamento acadêmico. Confirmar rotas e instalação.
Seções não substituem dimensionamento por ampacidade, queda, curto-circuito e EMC.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
02	2026-11-05	MATRIZ CAUSA-EFEITO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

LISTA DE CABOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	07/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_lista_cabos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.