LISTA DE INSTRUMENTOS

Tags, variáveis, faixas, sinais, canais e documentos associados

TAG	VARIÁVEL	LRV	URV	UN.	SINAL	CANAL	CABO
TT-101	Temperatura	0	150	°C	4-20 mA, 2 fios	RIO-201/AI0	C-101
PT-102	Pressão	0	10	bar(g)	4-20 mA, 2 fios	RIO-201/AI1	C-102
FT-103	Vazão	0	60	m³/h	4-20 mA, 2 fios	RIO-202/AI0	C-103
LT-104	Nível	0	5	m	4-20 mA, 2 fios	RIO-202/AI1	C-104
LSH-105	Nível alto	0	1	estado	digital 24 Vcc	RIO-201/DI0	C-105
PSL-106	Pressão baixa	0	1	estado	digital 24 Vcc	RIO-202/DI0	C-106

MAPA DE I/O E CONVERSÃO

I/O	TAG	NÓ	CANAL	SINAL	ESCALA	SEMÂNTICA
AI-001	TT-101	RIO-201	AI0	4-20 mA	0-150 °C	temperatura contínua
AI-002	PT-102	RIO-201	AI1	4-20 mA	0-10 bar(g)	pressão contínua
AI-003	FT-103	RIO-202	AI0	4-20 mA	0-60 m³/h	vazão contínua
AI-004	LT-104	RIO-202	AI1	4-20 mA	0-5 m	nível contínuo
DI-001	LSH-105	RIO-201	DI0	24 Vcc	0/1	nível alto
DI-002	PSL-106	RIO-202	DI0	24 Vcc	0/1	pressão baixa

4 mA = LRV | 12 mA = 50 % da faixa | 20 mA = URV | DI = somente 0/1

LEGENDA

AI: entrada analógica | DI: entrada digital | RIO: I/O remota | EU: unidade de engenharia

NOTAS DA PRANCHA

Faixas e tags são dados fictícios, revisados graficamente em 01. Aplicar unidades exatamente como indicadas.
A relação matemática é EU = LRV + (I-4)/16 x (URV-LRV).

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
01	2026-11-05	REVISAO VISUAL 01	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

LISTA DE INSTRUMENTOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	01	06/06

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
06_lista_instrumentos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.