XJ6N 2013

Interruptor de ignição

Interruptor de parada

Relé do farol

Interruptor do farol

Relé do corte de circuito de partida

Interruptor de partida

Relé do sistema de injeção

Relé do eletroventilador

Eletroventiador do radiador

Eletroválvula do sistema de indução de ar

Diodo

14 AM/PR

25 PR/AM

26 AZ/AM

31 VD/AM

11 MR/VM

A MR/VM IGN VM/BR 07

C VM/AZ 08

D AZ/BR 09

PR/BR 05

PR 13

PR 30

Injetor 01: C VM/AZ; 32 VM/PR

Injetor 02: C VM/AZ; 15 VD/PR

Injetor 03: C VM/AZ; 15 VD/PR

Injetor 04: C VM/AZ; 32 VM/PR

01 MR/BR — Sensor de temperatura do ar de admissão - IAT

22 PR/AZ

04 AZ — 02 AM/VD — 22 PR/AZ — Sensor de inclinação - TO

04 AZ — 03 RS/BR — 22 PR/AZ — Sensor de pressão do ar de admissão - IAP

10 CZ — Sensor de rotação - CKP

22 PR/AZ

04 AZ — 18 AM — 22 PR/AZ — Sensor de posição do acelerador

04 AZ — 19 BR/AM — 22 PR/AZ — Sensor de velocidade - VSS

20 VD/BR — Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento - CTS

04 PR/AZ

21 CZ/VD — Sonda lambda

22 PR/AZ

28 RS/PR

Aquecedor: A MR/AZ; IGN; VM/BR

17 LR/PR — Bobina de ignição 01 e 04: B VM/PR

34 CZ/PR — Bobina de ignição 02 e 03: B VM/PR

24 PR/VM — 25 PR/AM — Interruptor da embreagem

27 AM/AZ — Módulo do imobilizador

CORES DOS FIOS

- AM - AMARELO
- AZ - AZUL
- AZc - AZUL CLARO
- AZe - AZUL ESCURO
- BG - BEGE
- BR - BRANCO
- BZ - BRONZE
- CZ - CINZA
- CZe - CINZA ESCURO
- LR - LARANJA
- MR - MARROM
- MC - MARROM CLARO
- PR - PRETO
- RX - ROXO
- RS - ROSA
- VD - VERDE
- VDc - VERDE CLARO
- VDe - VERDE ESCURO
- VM - VERMELHO
- VT - VIOLETA

17 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 01

36 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 18

Todas as imagens são meramente ilustrativas, o desenho do componente pode não ser o mesmo.

TECNOLOGIA AUTOMOTIVA ROVIC