

Amplificador Mezclador Karaoke Profesional

Mod. OK6800

Ficha Técnica



Descripción del Producto

- Tres entradas monoaurales con amplificador para micrófono de alta calidad
- Botón de aumento de bajos
- Cinco indicadores luminosos de nivel de salida
- Ajuste perfecto de volumen musical y volumen master
- Salida RCA para señal calificadora (para equipos de Karaoke que evalúen al cantante)
- Salidas RCA para grabar (señal de audio) la mezcla de voz y música generada por el amplificador
- Salida balanceada con conector canon (para conectar a un poder)
- Dos canales de entrada de audio independientes con indicador (selector)
- Salida para equalizador externo
- Diseñado para salas de Karaoke
- Ajuste de tono para los micrófonos
- Ajustes de volumen independiente para cada entrada de micrófono
- Eco digital con ajuste de tono, repetitividad (RPT) y desfase (DELAY)
- Ajuste general de tono y balance para la entrada de audio

Especificaciones

- Poder de Salida (1KHz,4ohm): 250W+250W
- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-50KHz
- Relación Señal-Ruido: 75dB
- Separación: 48dB
- Distorsión Armónica Total (T.H.D.): =0.21% 1KHz
- Voltaje/Frecuencia: AC115V/60Hz
- Peso: 8Kg
- Dimensiones (cm):(LxHxW) 42x11x33

