# IR DATA CODE LIST

## IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

**HOW TO SETUP IR CODES :** **CUSTOM CODE : 5A69**

POWER ON: 5A69 A15E
POWER OFF: 5A69 A25D
MENU: 5A69 A55A
ENTER: 5A69 AB54

| **AV SOURCE:** | | **RESOLUTIONS:** | |
|---|---|---|---|
| HDMI: | 926D | HDMI: | 956A |
| **SCN-ADJ.:** | | **SCN-ADJ.:** | |
| ENTER: | AB54 | ZOOM: | AF50 |
| UP: | A758 | RESET: | 9B64 |
| RIGHT: | AA55 | LOCK: | B54A |
| LEFT: | A956 | DOWN: | A857 |

***Example 1:***

Select input VGA and output HDMI

The IR Data Code: 5A69 0AF5 5A69 07F8

***Example 2:***

Video -> move right -> move down to next layer -> enter to confirm selection

The IR Data Code: 5A69 BB44 5A69 AA55 5A69 AB54