SP8600 Remote IR Information



Standard consumer IR (NEC framing) Device ID:0x31CE
Repeat key: Send REPEAT frame at every 108ms

Key	Function	Description	Keycode
1	Power ON	Power on toggle	0x90
2	Power OFF	Power off toggle	0x91
3	HDMI 1	HDMI 1 hot key	0x92
4	HDMI 2	HDMI 2 hot key	0x93
5	HDMI 3	HDMI 3 hot key	0xA0
6	COMP	Component(Y, Pb, Pr) hot key	0x95
7	S-VIDEO	S-Video hot key	0x94
8	VIDEO	CVBS hot key	0x97
9	Up arrow	OSD menu Up key	0xC1
10	Left arrow	OSD menu Left key	0xC3
11	ENTER	OSD menu Enter key	0xC5
12	Right arrow	OSD menu Right key	0xC4
13	Down arrow	OSD menu Down key	0xC2
14	MENU	OSD menu key	0x87
15	ASPECT RATIO	Screen Aspect ratio hot key	0x9F
16	PICTURE MODE	Picture adjusted hot key	0x98
17	SOURCE	Source Loop hot key	0x83
18	PC	PC(VGA) hot key	0x96
19	CONTRAST	Contrast adjusted key	0x99
20	BRIGHT	Bright adjusted key	0x9A
21	SHARP	Sharp adjusted key	0x9B
22	NR	Noise Reduction adjusted key	0xA1
23	COLOR	Color adjusted key	0x9C
24	TINT	Tint adjusted key	0x9D
25	GAMMA	GAMMA adjusted key	0xA2
26	FREEZE	Picture freeze key	0x8E
27	BLANK	Picture blank key	0x8B
28	OVERSCAN	Overscan adjusted key	0xA3
29	LIGHT	Remote back light	0x9E
30	AUTO	PC(VGA) Auto adjusted key	0x86

InFocus
Bright Ideas Made Brilliant