

عیب‌یابی تخصصی شاهین – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P1-SHN-DIAG | مسیر: vehicles/saipa/shahin/diagnostic/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19، SK-20

مقدمه

شاهین، سدان پلتفرم SP1 سایپا با موتور M15 است – هم‌موتوری و هم‌پلتفرمی کوییک – اما با تجهیزات الکترونیکی و ایمنی بیشتر در تیپ‌های بالاتر (نسخه G). عیب‌یابی آن، مسیر استاندارد SK با دو لایه است: علائم موتور (الگوی M15) و علائم الکترونیک/بدنه (معماری جدیدتر).

نیازمند راستی‌آزمایی: کد ECU هر تیپ (شاهین G و سایر تیپ‌ها)، معماری ماژول‌های بدنه هر تیپ، حدود تراکم M15، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه/کویل (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
علائم بدنه/برقی	تغذیه ← ارت ← شبکه (SK-20/29/30)
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک

تجربه عملی مرسوم

- در شاهین با تجهیزات بیشتر، «چند چراغ خطا با هم» تقریباً همیشه ولتاژ/شبکه است – باتری، شارژ، ارت اول (SK-29).
- کثیفی دریچه گاز و شمع فرسوده، شایع‌ترین جفت‌علت دور آرام ناپایدار در کارکرد شهری.
- کدهای U به معنی خرابی ماژول نیستند – تغذیه و ارت ماژول قبل از تعویض (SK-20).

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ تعویض ماژول بدون رویه کدگذاری ممنوع (نیازمند راستی‌آزمایی).

سوالات متداول

- شاهین G من گاهی چند خطا با هم می‌دهد؛ چیست؟ ولتاژ پایین یا شکست شبکه – باتری، شارژ، ارت (SK-29).
- چراغ چک روشن با کارکرد طبیعی؛ جدی است؟ کدها خوانده شود – رفع‌نشدن بعداً هزینه‌ساز است (SK-26).

اتصال‌های داخلی

پایه: 03، 04، 15، 19، 20 | مرتبط: P1-SHN-ENG، P1-QCK-DIAG (هم‌موتوری)، P1-SHN-FUE | هاب: vehicles/saipa/shahin

فیلدهای باز

کد ECU هر تیپ، معماری ماژول بدنه، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.