

سرویس دوره‌ای شاهین – چک‌لیست کامل نگهداری

شناسه فایل: P1-SHN-SVC | مسیر: vehicles/saipa/shahin/periodic-service/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-07، SK-11، SK-12

مقدمه

چک‌لیست شاهین بر سه محور بنا شده: **فیلتر و جرقه** (ریشه اکثر شکایت‌های موتوری M15)، **ترمز/تعليق با جرم سدان**، و **الکترونیک** تیپ‌های مجهز. شاهین سدان پرمسافت است و سرویس سخت‌گیرانه‌تر می‌خواهد.

قاعده ثابت: همه بازه‌ها و مشخصات روغنی **نیازمند راستی‌آزمایی**.

چک‌لیست هر سرویس روغن

مورد	اقدام	صفحه
روغن + فیلتر	گريد/ظرفيت کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)	P1-SHN-ENG
فیلتر سوپاپ	تنظیم با موتور سرد، ترتیب کارخانه	P1-SHN-ENG
شمع / کوئل	سوختگی، فاصله کارخانه	P1-SHN-DIAG
دریچه گاز / دور آرام	بازبینی کثیفی	P1-SHN-DIAG
تسمه/زنجر تایم	بازرسی؛ بازه کارخانه	P1-SHN-ENG
خنک‌کاری	سطح، رنگ، درب، کلید/رله فن	P1-SHN-CLG
ترمز	لنت/دیسک، درام، سیم دستی، روغن – با جرم بالا سخت‌گیرانه	P1-SHN-BRK
تعليق	صدایابی، بوش اکسل، فنر	P1-SHN-SUS
لاستیک	فشار، سایش، جابه‌جایی	P1-SHN-SUS
باتری/الکترونیک	ولتاژ، کلیمت، ارت‌ها – مهم در تیپ‌های مجهز	P1-SHN-ELE
سوخت	فیلتر؛ بازبینی بو (LPG در بخشی از ناوگان)	P1-SHN-FUE
گیربکس	روغن در تعمیرات ورودی و نشتی‌ها	P1-SHN-GBX

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر تعمیر سرسیلندر، فیلتر دوباره تنظیم شود – فراموش‌شدنش لرزش «تازه» می‌سازد.
- رکورد سرویس در دفترچه/اپ؛ خودروی سنددار سالم‌تر و گران‌فروش‌تر است.
- هر سرویس یک استارت سرد گوش داده شود – تغییر صدا نسبت به سرویس قبل، سرخ زود هنگام است.

هشدارهای ایمنی

تخلیه روغن با گرمای ملایم؛ جک + پایه؛ در LPG شیر باک بسته پیش از کار؛ دفع صحیح مایعات.

سوالات متداول

بازه سرویس شاهین؟ کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ پرمسافت و شهری پرتراфик کوتاه‌تر می‌خواهد.
فیلتر را خودم تنظیم کنم؟ حساس است؛ بدون مقدار کارخانه و تجربه، به سرویس‌کار مسلط بسپارید.

اتصال‌های داخلی

صفحات: P1-SHN-ENG، DIAG، CLG، BRK، SUS، ELE، FUE، GBX | هاب: vehicles/saipa/shahin/ – شاهین کامل شد (۹/۹) و فاز ۱ بسته شد

بازه‌ها، گرید/ظرفیت روغن، فاصله شمع، مقادیر فیلر، بازه تایم و روغن ترمز.