

سامانه خنک‌کاری ساینه – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P1-SNA-CLG | مسیر: vehicles/saipa/saina/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری ساینه الگوی P1-TBA-CLG و SK-05 را دارد: فن الکتریکی، کلید حرارتی، ترموستات، مخزن. جدول تفکیک نقطه شروع تشخیص است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر سرویس، هوا طبق رویه نسخه تخلیه شود – هوای محبوس واکش را می‌سوزاند.
- جوش‌های «بی‌علت» = درب/مخزن/نشتی مویی – تست ارزان اول.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

ساینه من در تابستان با کولر داغ می‌کند؛ چیست؟ بار کولر فن و هسته را زیر فشار می‌گذارد – مرحله دوم فن و سلامت هسته (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصالات داخلی

پایه: 29، SK-05 | مرتبط: P1-TBA-CLG، P1-SNA-ENG | هاب: vehicles/saipa/saina/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.