

سرویس دوره‌ای تیا – چک‌لیست کامل نگهداری

شناسه فایل: P1-TBA-SVC | مسیر: vehicles/saipa/tiba/periodic-service/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-07، SK-11، SK-12

مقدمه

چک‌لیست تیا بر سه محور بنا شده: **فیلر و جرقه** (ریشه اکثر شکایت‌های موتوری این خانواده)، **خنک‌کاری**، و **تعليق/لاستیک شهری**. سرویسی که فیلر را رد کند، سرویس نیست.

قاعده ثابت: همه بازه‌ها و مشخصات روغنی **نیازمند راستی‌آزمایی**.

چک‌لیست هر سرویس روغن

مورد	اقدام	صفحه
روغن + فیلتر	گريد/ظرفيت کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)	P1-TBA-ENG
فیلر سوپاپ	تنظیم با موتور سرد، ترتیب کارخانه	P1-TBA-ENG
شمع / وایر / کوئل	سوختگی، تست تاریکی	P1-TBA-DIAG
دریچه گاز / دور آرام	بازبینی کثیفی	P1-TBA-DIAG
تسمه/زنجر تایم	بازرسی؛ بازه کارخانه	P1-TBA-ENG
خنک‌کاری	سطح، رنگ، درب، کلید/رله فن	P1-TBA-CLG
ترمز	لنت/دیسک، درام، سیم دستی، روغن	P1-TBA-BRK
تعليق	صدایابی، بوش اکسل، فنر	P1-TBA-SUS
لاستیک	فشار، سایش، جابه‌جایی	P1-TBA-SUS
باتری/شارژ	ولتاژ، کلیمت، ارت‌ها	P1-TBA-ELE
سوخت	فیلتر؛ بازبینی بو (LPG در بخشی از ناوگان)	P1-TBA-FUE

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر تعمیر سرسیلندر، فیلر دوباره تنظیم شود – فراموش‌شدنش لرزش «تازه» می‌سازد.
- رکورد سرویس در دفترچه/اپ؛ هر سرویس یک استارت سرد گوش داده شود.
- روغن اضافه‌ریز ممنوع – فشار به آب‌بندها و دود.

هشدارهای ایمنی

تخلیه روغن با گرمای ملایم؛ جک + پایه؛ در LPG شیر باک بسته پیش از کار؛ دفع صحیح مایعات.

سوالات متداول

- بازه سرویس؟** کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ شهری پرترافیک کوتاه‌تر می‌خواهد و تاریخ مهم‌تر از مسافت است.
- فیلر را خودم تنظیم کنم؟** کار ابزارساده اما حساس؛ بدون مقدار کارخانه و تجربه، به سرویس‌کار مسلط بسپارید.

اتصال‌های داخلی

صفحات: P1-TBA-ENG، DIAG، CLG، BRK، SUS، ELE، FUE، GBX | هاب: vehicles/saipa/tiba/ – **تیا کامل شد (۹/۹)**

فیلدهای باز

بازه‌ها، گريد/ظرفيت روغن، فاصله شمع، مقادیر فیلر، بازه تایم و روغن ترمز.