

سامانه خنک‌کاری ام‌وی‌ام X22 – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P2-X22-CLG | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x22/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری X22 با فن الکتریکی، سنسور و ترموستات، الگوی SK-05 را دارد. کراس‌اوور شهری با کولر مداوم یعنی این سامانه بیشترین فشار کاری ناوگان را می‌کشد – مدار فن مظنون اصلی داغ‌کردن ترافیکی است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری – ادامه با واشر سوخته، سرسیلندر را می‌گیرد.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر سرویس، هوا طبق رویه نسخه تخلیه شود – هوای محبوس واشر تازه را می‌سوزاند.
- بازرسی رله و سنسور فن، بخش ثابت سرویس تابستانی ناوگان شهری.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

با کولر در تابستان داغ می‌کند؛ چیست؟ بار کولر فن و هسته را زیر فشار می‌گذارد – مرحله دوم فن و هسته (SK-05).

P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P2-X22-ENG، P2-X22-ELE | هاب: vehicles/mvm/mvm-x22/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.