

عیب‌یابی تخصصی Kia Rio – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P3-KIA-RIO-DIAG | مسیر: vehicles/kia/rio/diagnostic/ وضعیت: needs-review (noindex) | نسل‌های کاندید بازار ایران: DC، JB، QB – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Kia Rio سدان/هاچبک کلاس B کیا است و با سه نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – هر نسل خودرویی متفاوت است. گام صفر: تعیین نسل از روی بدنه/مدارک و ثبت در کارت مدل.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
DC (اویل ۲۰۰۰S)	الکترونیک ساده‌تر؛ ناوگان پرکارکرد – مسیر کلاسیک SK
JB (اواسط ۲۰۰۰S)	نسل میانی؛ پرمرجه‌ترین نسل بازار ایران به گزارش مرسوم
QB (۲۰۱۰S)	مدرن‌تر؛ تجهیزات بیشتر – تأیید حضور و تجهیزات: نیازمند راستی‌آزمایی

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ (حجم‌های ۱/۴/۱/۶ در بازار گزارش می‌شود): **نیازمند راستی‌آزمایی.**

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03) – کارکرد شهری یعنی دریچه گاز مظنون پرتکرار
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تیپ زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	(SK-04) LTFT ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت (SK-29) + مدارهای aftermarket

نکات ناوگان

- در DC/JB پرکارکرد: تست تراکم زودتر به میان می‌آید (SK-02)؛ دوگانه‌سوز در بخشی از ناوگان – هر علامت در هر دو سوخت تست شود.
- کارکرد شهری با سرویس‌های پراکنده: کثیفی دریچه گاز + شمع فرسوده، شایع‌ترین جفت‌علت دور آرام ناپایدار.
- سازگاری دیاگ هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در LPG مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

Rio من کدام نسل است؟ از روی بدنه/مدارک – ثبت در کارت؛ همه صفحات با نسل کار می‌کنند.

قطعات بین سه نسل مشترک است؟ هر نسل مستقل – فقط با تأیید کد قطعه؛ حدس مشترک‌بودن ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 03، 04، 15، 19، SK-01 | مرتبط: P3-KIA-RIO-ENG، P3-KIA-RIO-FUE، P3-KIA-CRT-DIAG (بسته بعد) | هاب: /vehicles/kia/rio

کد موتور/ECU هر نسل، سال‌های عرضه ایران، تجهیزات QB، حدود تراکم.