安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-308

面漆供风设备安全操作规程

版本：1.00

1. 适用范围

适用于 PFA3P 喷房区域的供排风设备日常操作

2. 责任

维修人员负责喷房供排风设备的日常操作、使用状况检查、故障处理抢修等工作；

维修工负责维护保养工作；外包人员负责抢修工作；

班组长负责安全操作规程培训和日常监督工作；

抢修外包单位安全员负责对其施工人员进行安全操作培训和日常监督工作；

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
设备开关机操作	风机抢修、保养	划伤/割伤/夹伤	风机突然运转夹伤人
	风机抢修、保养	机械伤害	风机皮带更换时，手转到皮带轮下方，造成手部压伤
	热水管路维修	烫伤	热水溢出，造成烫伤

3.2. 严禁事项

3.2.1 严禁未进行安全能量锁定就进行相关操作；

3.3. 操作要求

3.3.1 遵守公司的安全规章制度，操作前按相应工作要求正确穿戴好劳防用品，如劳防鞋，护目镜，耳塞，防护手套，防静电服；

编制: 编制日期:	审核: 审核日期:	批准: 批准日期:	生效日期:

3.3.2 上岗前必须经过专业培训，熟知危险源、安全操作规程、消防逃生路线、紧急停止开关位置，合格后方可正式上岗；

3.4. 主要安全装置

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
电器主柜维修开关	切断设备动力电源；	目视化检查维修开关外观完好，处于释放状态	日常巡检	每天	维修人员
	切断设备动力电源；	人工触发维修开关，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每半年	维修人员

3.5. 作业前/开机前

3.5.1 开机前，确认能量锁定已解除，且再次检查设备无人员操作，确认后方可进行开机工作；

3.5.2 维保清洁等工作开始前，按照安全能量锁定要求进行相应能量锁定，断开相关能种；

3.5.3 设备自动模式开机操作步骤

3.5.3.1 主柜-模式钥匙开关打到“自动”,VISU 界面打到“自动”；

3.5.3.2 在无报警情况下，主柜-在 VISU 上按中央启动按钮；

3.5.3.3 等待干式文丘里是否正常开启得到释放信号；

3.5.4 设备手动模式开机操作步骤

3.5.4.1 主柜-模式开关打到“手动”；

3.5.4.2 主柜-按启动按钮；

3.5.4.3 等待干式文丘里是否正常开启得到释放信号；

3.6. 作业中/运行中

3.6.1 运行过程中，设备出现任何报警，必须先明确报警说明，再进行相应的复位操作；

3.7. 作业后/停机后

3.7.1 设备自动模式关机操作步骤

3.7.1.1 主柜选择中央控制模式；

3.7.1.2 VISU 上选择 PLC 按关机按钮；

3.7.1.3 等待干式文丘里是否正常关闭；

3.7.1.4 等待风机是否正常关闭；

3.7.2 设备手动模式关机操作步骤

3.7.2.1 主柜选择手动模式；

3.7.2.2 选择关闭按钮；

3.7.2.3 等待干式文丘里是否正常关闭；

3.7.2.4 等待风机是否正常关闭；

3.8. 维保要求

3.8.1 对设备进行相应操作前必须做好安全能量锁定；

3.9. 紧急情况及应急措施

3.9.1 操作过程中若出现紧急情况，请立刻按下相应的急停按钮；

3.9.2 若有意外伤害事故出现，现场急救包扎，并向上级报告；

3.9.3 若有火警出现，在听到灭火系统警报后，必须立即撤离现场；

3.9.4 应急电话：公司消防报警电话：内线 119；外线 021-69560119；

公司安全保卫电话：内线 110；外线 021-69560110；

公司医疗急救电话：外部急救电话 120；

3.10. 注意事项

3.10.1 遇特殊情况，本规程中未写明的，应向班长及上级管理人员报告，征得同意后，在有他人监护的情况下才能进行操作。

4. 存档文件

无

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 维修股负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；该文件由 PFA3P 维修股开会讨论后共同编制，编制人仅代表维修股进行文件的文档编辑打印工作，不担负其它任何责任。本文件由车间安全部门审核通过后才可生效发行；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

6. 相关文件

无