PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DE USO

Residencial Madalena

De Hotel Madalena II para edifício de kitnets

33 → 28
quartos de hotel → kitnets completas

494,8 m²
de área privativa somada

0
mexidas em estrutura, cobertura ou fachada

Local: São Miguel do Guamá – PA

Proprietária: Isabela de Sousa Prudencio

Base: projeto Hotel Madalena II, folha P01/05 (planta baixa térreo)

Data: 31/10/2026 · Estudo preliminar

A ideia em uma página

Por que kitnet

- Receita mensal fixa no lugar da diária incerta.
- O prédio já tem o que uma kitnet precisa: quarto, banheiro próprio, janela e corredor.
- Falta só uma cozinha em cada unidade. A água e o esgoto do banheiro ao lado servem para ligar a pia.
- Os móveis do hotel (cama, armário, frigobar, ar-condicionado) podem ficar. Assim as kitnets são alugadas mobiliadas.

Regra do projeto: mínima interferência

- Não mexer em pilares, vigas, laje, telhado ou fachada.
- Só pequenas obras em paredes internas: abrir passagem, fechar porta, instalar bancada.
- Manter os banheiros onde estão. Nenhuma prumada nova.

Dois tipos de kitnet

Kitnet ampliada (5 unidades, 20,9 a 25,4 m²)

No Bloco A, os quartos de 8 a 11 m² são pequenos demais sozinhos. Unimos dois quartos vizinhos com uma passagem na parede. Um banheiro continua banheiro. O outro perde as louças e vira o canto da cozinha, que já tem piso, revestimento, água e esgoto.

Kitnet padrão (23 unidades, 13,3 a 21,6 m²)

Os quartos maiores e todo o Bloco B continuam como estão. Entra uma bancada de cozinha encostada na parede do banheiro, no recuo que já existe ao lado da porta.

Áreas comuns

- Recepção vira portaria e hall com caixas de correio. O escritório vira administração.
- Sala do provedor vira zeladoria. Cozinha e depósito do hotel viram DML e depósito.
- Antigo refeitório vira bicicletário e espaço de convivência.
- Lavanderia de 56 m² vira lavanderia coletiva dos moradores. É um diferencial, porque kitnet não tem área de serviço.

Bloco A (bloco da recepção) – 12 kitnets

Kitnet ampliada (2 quartos unidos) | Kitnet padrão | Área comum | Bancada de cozinha nova | Banheiro/lavabo que vira cozinha

┆ Abrir vão na parede | × Fechar porta



Desenho feito sobre a planta P01/05 do arquiteto. As áreas são a soma das áreas de quarto e banheiro indicadas na planta original. Posições de vãos e bancadas são indicativas e devem ser detalhadas no projeto executivo.

Bloco B (bloco da lavanderia) – 16 kitnets

Kitnet ampliada (2 quartos unidos) | Kitnet padrão | Área comum | Bancada de cozinha nova | Banheiro/lavabo que vira cozinha

Abrir vão na parede | Fechar porta



Neste bloco não há junção de quartos. Todas as unidades já têm de 14,6 a 20,2 m² com banheiro. A bancada entra no recuo entre o banheiro e o corredor (cerca de 1,40 × 1,07 m), na mesma parede hidráulica do banheiro.

Quadro de unidades

Kitnet	Tipo	Origem	Cozinha	Área (m²)
A01	Ampliada	Quartos 01 + 03	Banheiro 03 vira cozinha	25,4
A02	Ampliada	Quartos 05 + 07	Banheiro 07 vira cozinha	25,4
A03	Padrão	Quarto 09	Bancada nova	17,5
A04	Padrão	Quarto 11	Bancada nova	22,2
A05	Padrão	Quarto 13	Bancada nova	13,3
A06	Padrão	Quarto 15	Bancada nova	16,8
A07	Ampliada	Quartos 02 + 04	Banheiro 04 vira cozinha	22,6
A08	Ampliada	Quartos 06 + 08	Banheiro 08 vira cozinha	22,6
A09	Ampliada	Quartos 10 + 12	Banheiro 12 vira cozinha	20,9
A10	Padrão	Quarto 14	Bancada nova	21,6
A11	Padrão	Quarto 16	Bancada nova	17,2
A12	Padrão	Quarto 17 + lavabo	Lavabo vira cozinha	17,7
B01	Padrão	Quarto 1	Bancada nova	14,6
B02	Padrão	Quarto 2	Bancada nova	18,8
B03	Padrão	Quarto 3	Bancada nova	15,8
B04	Padrão	Quarto 4	Bancada nova	15,0
B05	Padrão	Quarto 5	Bancada nova	15,4
B06	Padrão	Quarto 6	Bancada nova	14,9
B07	Padrão	Quarto 7	Bancada nova	14,8
B08	Padrão	Quarto 8	Bancada nova	14,8
B09	Padrão	Quarto 9	Bancada nova	15,2
B10	Padrão	Quarto 10	Bancada nova	14,8
B11	Padrão	Quarto 11	Bancada nova	14,8
B12	Padrão	Quarto 12	Bancada nova	15,1
B13	Padrão	Quarto 13	Bancada nova	14,9
B14	Padrão	Quarto 14	Bancada nova	14,8
B15	Padrão	Quarto 15	Bancada nova	20,2
B16	Padrão	Quarto 16	Bancada nova	17,7
Total: 28 kitnets (5 ampliadas + 23 padrão)				**494,8**

Lista de obras

Paredes e portas (só no Bloco A)

- **6 vãos novos** de 0,90 a 1,20 m em paredes internas: A01, A02, A07, A08, A09 e lavabo da A12.
- **6 portas fechadas** com alvenaria, voltadas para o corredor. A porta que sai pode ser reaproveitada.
- Antes de abrir qualquer vão, um engenheiro precisa confirmar que a parede não é estrutural. Se for, abrir com verga ou reforço.

Cozinhas (28 unidades)

- **6 banheiros ou lavabos viram cozinha:** retirar vaso, box e porta; tampar o esgoto do vaso; aproveitar a água e o ralo para a pia.
- **22 bancadas novas** encostadas na parede do banheiro, com água e esgoto derivados dele.
- Kit padrão: bancada de 1,20 a 1,40 m com cuba inox, cooktop elétrico de 2 bocas, nicho para frigobar e armário aéreo.
- Usar cooktop elétrico, sem botijão nas unidades. Fica mais seguro e simplifica o projeto de incêndio.
- Esgoto da pia com caixa de gordura. Vale verificar se dá para ligar na rede da antiga cozinha.

Elétrica e água

- Circuito exclusivo para o cooktop em cada unidade.
- Medição individual de energia, com medidor da Equatorial ou submedição. Assim cada morador paga o próprio consumo.
- Revisar a entrada de energia. A carga sobe com 28 cooktops, chuveiros e ar-condicionados ao mesmo tempo.
- Água: hidrômetro individual ou rateio. Confirmar se a caixa d'água atual dá conta do consumo residencial.

Acabamento e identidade

- Trocar o letreiro de “Hotel Madalena” para “Residencial Madalena”.
- Numerar as portas com a nova numeração (A01 a A12 e B01 a B16).
- Instalar caixas de correio, interfone ou campainha por unidade e câmeras nas áreas comuns.

Documentação: a mudança de uso, de hospedagem para residencial multifamiliar, precisa de alvará na prefeitura, RRT ou ART do responsável técnico e atualização do projeto no Corpo de Bombeiros do Pará. Aproveitar para corrigir o carimbo da planta atual, que traz áreas de terreno e de construção erradas (300 m² e 150 m²) e campos de outra prefeitura (P.M.J.P.).

Viabilidade e próximos passos

Simulação de receita (ilustrativa)

Item	Qtd.	Aluguel/mês	Subtotal
Kitnet padrão	23	R$ 550	R$ 12.650
Kitnet ampliada	5	R$ 750	R$ 3.750
Ocupação 100%			**R$ 16.400**
Ocupação 90%			**R$ 14.760**

Os aluguéis são hipóteses para o cálculo. Antes de apresentar números ao proprietário, é preciso pesquisar o preço de kitnets em São Miguel do Guamá. Kitnets mobiliadas, com água ou internet inclusas, costumam alcançar valores maiores.

Público provável

- Estudantes, trabalhadores de fora, servidores, casais jovens e pessoas que moram sozinhas.

Próximos passos

1. Vistoria com engenheiro: paredes, hidráulica e entrada de energia.
2. Pesquisa de aluguel na cidade para fechar a viabilidade.
3. Orçamento das obras e do kit de cozinha por unidade.
4. Projeto executivo da adequação e aprovação na prefeitura e no Corpo de Bombeiros.
5. Obra em etapas: começar pelo Bloco B, que só recebe bancadas e pode ser alugado primeiro, gerando caixa enquanto o Bloco A é adaptado.

Opção mista: se o proprietário não quiser abandonar a hospedagem, dá para manter parte do Bloco A como Hotel Madalena (quartos maiores, com recepção) e transformar o Bloco B em Residencial Madalena. A entrada e a recepção já ficam no Bloco A, o que facilita separar os dois públicos.