1LED - PRO65Lens (kodas - P65L), 2LED - PRO130Lens (kodasP130L), 3LED - PRO190Lens (P190L)

Modulis	W/vnt.	lm/vnt.	Grandinės	mait. iš 1 galo	mait. iš 2 galų	atstumas tarp centrų	Valdikliai	Matmenys (mm)
P65L	0,5W	65lm	50 vnt.	50 vnt.	100-120 vnt.	100mm	NE*	31 x 18,8 x 7,4
P130L	1W	128lm	40 vnt.	40 vnt.	80-100 vnt.	200mm	TAIP*	53 x 18,8 x 7,4
P190L	1,5W	190lm	30 vnt.	30 vnt.	60-70 vnt.	270mm	TAIP*	75 x 18,8 x 7,4

*Dėl valdiklių moduliai ženkliai mažiau reaguoja į įtampos pakritimus ~2-2,5V, tai leidžia daryti mažiau maitinimų, naudoti plonesnius laidus reklamoje.
Esant įtampos kritimams (ypač po montavimo pasitaiko) nuo 12V iki 10V moduliai praras tik iki 3 procentų ryškumo.

Visi nurodyti ryškumai lentelėse testuojant 4 x 4 kvadrate (16 modulių) išlaikant vienodą atstumą tarp modulių ir eilių. 1-2 eilėmis ryškumai gali skirtis.

P65L (0,5W)	**30mm**		**40mm**		**50mm**		**60mm**		**70mm**	
45 % plexis	**70mm**	**5600lx**	**100mm**	**3000 lx**	**100mm**	**2850lx**	**100mm**	**2750lx**	**100mm**	**2550lx**
30 % plexis	**80mm**	**4300lx**	**100mm**	**2800lx**	**100mm**	**2650lx**	**100mm**	**2500lx**	**100mm**	**2400lx**

P65L idealus sprendimas 40-60mm tūrio šviesdėžėms arba plačioms raidėms, bus konkurencingas ir 40-50mm tūrio siauresnėse raidėse.
40-60mm tūriuose montuojant per ištiestą laidą (100 x 100mm) išgausite ~2800-2500lux - 50 vatų kvadratiniam metrui.

P130L (1W)	**60mm**		**70mm**		**80mm**		**90mm**		**100mm**	
45 % plexis	**150mm**	**2850lx**	**170mm**	**2500lx**	**200mm**	**1900lx**	**200mm**	**1800lx**	**200mm**	**1700lx**
30 % plexis	**150mm**	**2600lx**	**170mm**	**2000lx**	**200mm**	**1600lx**	**200mm**	**1500lx**	**200mm**	**1400lx**

P130L nuo 60-70mm tūrio šviesdėžėse kas 150mm, 75-80mm iki 200mm tarp centrų išgaunant 1500-2000 lux naudojant mažiau modulių.
Plačiose raidėse galima naudoti nuo 50mm viena eile, taip montuojant mažiau modulių ir išgaunant 2000-3000 lux.

P190L (1,5W)	**75mm**		**80mm**		**100mm**		**120mm**		**140mm**	
45 % plexis	**190mm**	**2700lux**	**200mm**	**2350lux**	**250mm**	**1800lux**	**270mm**	**1550lux**	**270mm**	**1500lux**
30 % plexis	**190mm**	**2250lux**	**200mm**	**2000lux**	**250mm**	**1500lux**	**270mm**	**1300lux**	**270mm**	**1250lx**

P190L šviesdėžėse galima naudoti nuo 80mm tūrio naudojant gerokai mažiau modulių ir išgaunant ~2000lux ryškumą
Raidėse P190L galima naudoti nuo 80-100mm montuojant gerokai mažiau modulių ir išgaunant reikiamą ryškumą.

Dėl plataus lęšio Lens moduliai praras daugiau ryškumo esant siauroms gilesnėms raidėms.