Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE



Jan Poslušný

Optimální řízení stochastických lineárních rovnic s gaussovským šumem

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Studijní program: Matematika

Studijní obor: Finanční a pojistná matematika

Poděkování (nepovinné).

Prohlašuji, že jsem s použitím citovanýc		· -	al samostatně a výhradně lborných zdrojů.
kona č. 121/2000 S	b., autorského záko: va v Praze má právo	na v platném z na uzavření lic	ovinnosti vyplývající ze zá znění, zejména skutečnost zenční smlouvy o užití této zákona.
V	dne		Podpis autora

Název práce: Optimální řízení stochastických lineárních rovnic s gaussovským

šumem

Autor: Bc. Jan Poslušný

Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra prav-

děpodobnosti a matematické statistiky

Abstrakt: Český abstrakt v rozsahu 80-200 slov. Nejedná se o opis zadání diplo-

mové práce

Klíčová slova: optimální řízení, gaussovský šum, frakcionální Brownův pohyb

Title: Optimal Control of Stochastic Linear Equations with Fractional Noise

Author: Bc. Jan Poslušný

Department: Department of Probability and Mathematical Statistics

Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability

and Mathematical Statistics

Abstract: Anglický abstrakt v rozsahu 80–200 slov. Nejedná se o překlad zadání

diplomové práce.

Keywords: Optimal Control, Gaussian Noise, Fractional Brownian Motion

Obsah

Ú	vod	2
1	Základní pojmy	3
2	Stochastické optimální řízení 2.1 Lineární kvadratické řízení (LQC) 2.2 Stochastický princip maxima	
\mathbf{Se}	eznam použité literatury	7

Úvod

Zde v bodech je shrnutí plánovaného členění této práce:

- V první kapitole budou zavedeny pojmy, které se nadále budou používat v textu.
- Ve druhé kapitole budou shrnuty výsledky, ke kterým se již došlo v oblasti optimálního řízení rovnic s gaussovským šumem.
- Ve třetí kapitole bude prostor pro případné důležité příklady a případné využití optimálního řízení ve finanční matematice.
- Čtvrtá kapitola by mohla nabídnout případné numerické porovnání výsledků dosahovaných při použití modelů s Brownovým pohybem a frakcionálním Brownovým pohybem a empirickými daty.

Kleptsyna, LeBreton a Viot v pracích [7,8] obdrželi optimální řízení pro skalární stochastický systém s fBm pro $H \in \left(\frac{1}{2},1\right)$ za předpokladu uplné pozorovatelnosti stavu. Pro případ částečné pozorovatelnosti navazují předem zmínění autoři prací [9]. Duncan a Pasik-Duncan popsali některé speciální případy vícerozměrného systému v [3] a [4]. Pro optimální řízení linearních rovnic v Hilbertově prostoru s fBm pro $H \in \left(\frac{1}{2},1\right)$ a kvadratický hodnotový funkcionál, tento případ explicitně vyřešili Duncan, Maslowski a Pasik-Duncan v [2]. Hu a Zhou [6] odvodili optimální řízení pro skalární bilineární systém s fBm pro $H \in \left(\frac{1}{2},1\right)$, avšak za podmínky, že takovéto řízení je markovské. Dále Duncan a Pasik-Duncan v [5] se zabývali optimálním řízením lineárních stochastických systémů s libovolným centrovaným, kvadraticky integrovatelným stochastickým procesem se spojitými trajektoriemi a hodnotovým funkcionálem kvadratickým ve stavové proměnné, s explicitím vyjádřením případu fBm.

Kapitola 1

Základní pojmy

Necht $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ je úplný pravděpodobnostní prostor. Více na thema frakcionálního Brownova pohybu např. [10].

Definice 1.1. Standardním frakcionálním Brownovým pohybem (fBm) indexovaný Hurstovým parametrem $H \in (0,1)$ nazveme spojitý centrovaný gaussovský proces $(B^H(t), t \ge 0)$ s kovarianční funkcí

$$\mathbb{E}\left[B^{H}(s) B^{H}(t)\right] = \frac{1}{2} \left(t^{2H} + s^{2H} - |t - s|^{2H}\right).$$

Definice 1.2. Náhodný proces $\left(B^H(t), t \geq 0\right)$ nazveme cylindrickým frakcionálním Brownovým pohybem s Hurstovým parametrem $H \in (1/2,1)$ na prostoru V, definovaný na filtrovaném pravděpodobnostním prostoru $\left(\Omega, \mathscr{F}, (\mathscr{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P}\right)$, pokud

$$B^{H}(t) = \sum_{i=1}^{\infty} e_{i} \sqrt{\lambda_{i}} \, \beta_{i}(t), \qquad t > 0,$$

kde $\{e_i, i \in \mathbb{N}\}$ je úplná ortonormální báze prostoru V, $(\beta_i(t), i \in \mathbb{N}, t \geq 0)$ je rodina (stochasticky) nezávislých, reálných standardních frakcionálních Brownových pohybů s pevně zvoleným Hurstovým parametrem $H \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ a $\lambda \geq 0$, $(\lambda_i, i \in \mathbb{N})$ je omezená poslopnoust $v \mathbb{R}_+$.

Definice 1.3. *Řekneme, že filtrace* $(\mathscr{F}_t, t \geq 0)$ *splňuje obvyklé podmínky, pokud*

- (i) \mathscr{F}_t je \mathbb{P} -úplná,
- (ii) $\mathscr{F}_t = \bigcap_{s>t} \mathscr{F}_s$ (zprava spojitá).

Definice 1.4. Inkrementální kovariance \tilde{Q} cylindrického fBm $\left(B^H(t), t \geq 0\right)$ je definovaná vztahem

$$\tilde{Q}e_n = \lambda_n e_n, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Definice 1.5 [5]. Nechť $\alpha \in (0,1)$ je pevné. Potom levostranný, popř. pravostranný frakcionální (Riemann–Liouvilleův) integrál pro $\varphi \in L^1([0,T])$ definovaný pro skoro všechna $t \in [0,T]$ je dán předpisem

$$\left(I_{0_{+}}^{\alpha}\varphi\right)(t) \stackrel{\mathrm{df}}{=} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{0}^{t} (t-s)^{\alpha-1} \varphi(s) \, \mathrm{d}s,$$

popř.

$$\left(I_{T_{-}}^{\alpha}\varphi\right)(t) \stackrel{\mathrm{df}}{=} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t}^{T} (s-t)^{\alpha-1} \varphi(s) \,\mathrm{d}s,$$

 $kde \Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx \ je \ gama \ funkce.$

Definice 1.6 [5]. Necht $\alpha \in (0,1)$ je pevné. Potom levostranná, popř. pravostranná frakcionální (Riemann-Liouvilleva) derivace pro $\varphi \in L^1([0,T])$ definovaná pro skoro všechna $t \in [0,T]$ je dána předpisem

$$\left(D_{0_{+}}^{\alpha}\varphi\right)\left(t\right)\stackrel{\mathrm{df}}{=}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(I_{0_{+}}^{1-\alpha}\varphi\right)\left(t\right),$$

popř.

$$\left(D_{T_{-}}^{\alpha}\varphi\right)\left(t\right)\stackrel{\mathrm{df}}{=}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(I_{T_{-}}^{1-\alpha}\varphi\right)\left(t\right),$$

což ve Weylově reprezentaci dostáváme

$$\left(D_{0+}^{\alpha}\varphi\right)(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \left[\frac{\varphi(t)}{t^{\alpha}} + \alpha \int_{0}^{t} \frac{\varphi(t) - \varphi(s)}{(t-s)^{\alpha+1}} \, \mathrm{d}s, \right],$$

popř.

$$\left(D_{T_{-}}^{\alpha}\varphi\right)(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \left[\frac{\varphi(t)}{(T-t)^{\alpha}} + \alpha \int_{t}^{T} \frac{\varphi(s) - \varphi(t)}{(s-t)^{\alpha+1}} ds \right].$$

Definice 1.7. Prostorem $L_H^2([0,T])$ nazveme hilbertův prostor, kde $f,g \in L_H^2$, pokud $\langle f, f \rangle_H < \infty$ a $\langle g, g \rangle_H < \infty$ a skalární součin je dán jako

$$\langle f, g \rangle_H = \rho(H) \int_0^T u_{\frac{1}{2} - H}^2(r) \left(I_{T^-}^{\left(H - \frac{1}{2}\right)} u_{H - \frac{1}{2}} f \right) (r) \left(I_{T^-}^{\left(H - \frac{1}{2}\right)} u_{H - \frac{1}{2}} g \right) (r) dr,$$

kde

$$\rho(H) = \frac{2H\Gamma(H + \frac{1}{2})\Gamma(\frac{3}{2} - H)}{\Gamma(2 - 2H)}$$

 $a u_a(s) = s^a, a > 0, s > 0.$

Tvrzení 1.1 [1]. Nechť $f \in L^2_H([0,T])$. Potom

$$\mathbb{E}\left[\int_{s}^{t} f \, \mathrm{d}B^{H} \mid B^{H}(r), r \in (s, t)\right] = \int_{0}^{s} u_{\frac{1}{2} - H} \left(I_{s^{-}}^{-\left(H - \frac{1}{2}\right)} \left(I_{t^{-}}^{\left(H - \frac{1}{2}\right)} u_{H - \frac{1}{2}} f\right)\right) \, \mathrm{d}B^{H},$$

 $kde\ u_a(s) = s^a,\ a > 0,\ s > 0.$

Kapitola 2

Stochastické optimální řízení

2.1 Lineární kvadratické řízení (LQC)

[2] Nechť U,Va ${\mathscr H}$ jsou reálné Hilbertovy prostory a uvažujme stavovou rovnici

$$dX(t) = (AX(t) + Bu(t))dt + C dB^{H}(t)$$
(2.1)

$$X_0 = x, (2.2)$$

v prostoru \mathcal{H} , kde $t \geq 0$, $x \in \mathcal{H}$, $A : D_A \subset \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ je lineární, (obecně) neomezený operátor, jenž je infinitesimálním generátorem silně spojité semigrupy $(S(t), t \geq 0)$, a dále $(B^H(t), t \geq 0)$ je cylindrický frakcionální Brownův pohyb s Hurstovým parametrem $H \in (\frac{1}{2}, 1)$ na prostoru V, definovaný na filtrovaném pravděpodobnostním prostoru $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}(t), t \geq 0), \mathbb{P})$.

Můžeme předpokládat, že filtrace $(\mathscr{F}(t), t \geq 0)$ splňuje tzv. obvyklé podmínky. V případě zde uvažovaného problému optimálního řízení je přirozené předpokládat, že $(\mathscr{F}(t), t \geq 0)$ je \mathbb{P} -zúplněním $(\sigma(B(s), s \leq t), t \geq 0)$.

Nyní uveďme předpoklady:

- (A1) Nechť je pro B a C z (2.1) splněna jedna z následujících dvou podmínek:
 - (a) $B \in \mathcal{L}(U, \mathcal{H}), C \in \mathcal{L}(V, \mathcal{H}), \text{ kde } U = (U, \langle \cdot, \cdot \rangle_U, |\cdot|_U) \text{ je Hilbertův prostor (stavový prostor regulací).}$
 - (b) $(S(t), t \geq 0)$ je analytickou semigrupou a existují konstanty $\alpha \in (0, 1)$ a $\beta \in (0, 1]$ takové, že $B \in \mathcal{L}\left(U, D_A^{\alpha 1}\right)$ a $C \in \mathcal{L}\left(U, D_A^{\beta 1}\right)$.
- (A2) Nechť \mathscr{U} je rodina přípustných regulací, pak pro $u \in \mathscr{U} := L_{\mathscr{F}}^p = L_{\mathscr{F}}^p((0,T) \times \Omega; U)$, kde $p > \frac{1}{a}, \ p \geq 2$ je pevné a $L_{\mathscr{F}}^p$ označuje uzavřený lineární podprostor všech $\mathscr{F}(t)$ -progresivně měřitelných procesů v $L^p((0,T) \times \Omega; U)$. Pokud $B \in \mathscr{L}(U,\mathscr{H})$, potom stačí, aby $p \geq 2$.
- (A3) Předpokládejme, že existuje $T_0 > 0$ a $\eta > 0$ takové, že

$$\int_0^T \int_0^T r^{-\eta} s^{-\eta} |S(r)C\tilde{Q}^{\frac{1}{2}}|_{\mathcal{L}_2(V,\mathcal{H})} |S(s)C\tilde{Q}^{\frac{1}{2}}|_{\mathcal{L}_2(V,\mathcal{H})} \phi_H(r-s) \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}s$$

je konečný a kde $\phi_H(r) := H(2H-1)|r|^{2H-2}$.

- (A4) $Q,G\in \mathcal{L}(\mathcal{H}),\ Q\geq 0,\ G\geq 0,\ R\in \mathcal{L}(U),\ R\geq 0,\ Q,\ G$ a Rjsou samoadjungované.
- (A5) (a) $\operatorname{Tr} \tilde{Q} < \infty$.
 - (b) $\beta \ge \alpha > 1 H$.
 - (c) Inverzní operátor k R je omezený, tedy $R^{-1} \in \mathcal{L}(U)$, a $G \in \mathcal{L}(\mathcal{H}, D_{A^*}^{\alpha-1})$.

Hodnotový funkcionál je definovaný jako

$$J(x,y) := \frac{1}{2} \mathbb{E} \int_0^T \left(\langle QX_s, X_s \rangle_{\mathscr{H}} + \langle Ru_s, u_s \rangle_U \right) ds + \frac{1}{2} \mathbb{E} \langle GX_T, X_T \rangle_{\mathscr{H}}, \tag{2.3}$$

pro $x\in \mathscr{H}$ a $u\in U,$ kde Q, R a Gjsou lineární operátory splňující podmínku (A4).

Úlohou je minimalizovat hodnotový funkcionál J(x, u), tedy

$$\tilde{J}(x) := \inf_{u \in \mathcal{U}} J(x, u) \tag{2.4}$$

a (pro dané $x \in \mathcal{H}$) abychom nalezli optimální regulaci $\hat{u} \in \mathcal{U}$, která dosahuje infima v (2.4), tj. $J(\hat{x}, u) = \tilde{J}(x)$.

2.2 Stochastický princip maxima

Seznam použité literatury

- [1] T. Duncan, Prediction for some processes related to a fractional brownian motion, Statistics & probability letters, 76 (2006), pp. 128–134.
- [2] T. E. Duncan, B. Maslowski, and B. Pasik-Duncan, Linear-quadratic control for stochastic equations in a hilbert space with fractional brownian motions, SIAM Journal on Control and Optimization, 50 (2012), pp. 507–531.
- [3] T. E. DUNCAN AND B. PASIK-DUNCAN, Control of some linear stochastic systems with a fractional brownian motion, in Decision and Control, 2009 held jointly with the 2009 28th Chinese Control Conference. CDC/CCC 2009. Proceedings of the 48th IEEE Conference on, IEEE, 2009, pp. 8518–8522.
- [4] _____, Stochastic linear-quadratic control for systems with a fractional brownian motion, in Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on, IEEE, 2010, pp. 6163–6168.
- [5] —, Linear-quadratic fractional gaussian control, SIAM Journal on Control and Optimization, 51 (2013), pp. 4504–4519.
- [6] Y. Hu and X. Y. Zhou, Stochastic control for linear systems driven by fractional noises, SIAM journal on control and optimization, 43 (2005), pp. 2245–2277.
- [7] M. L. Kleptsyna, A. Le Breton, and M. Viot, About the linear-quadratic regulator problem under a fractional brownian perturbation, ESAIM. P&S, 7 (2003), pp. 159–168.
- [8] —, On the infinite time horizon linear-quadratic regulator problem under a fractional brownian perturbation, ESAIM: Probability and Statistics, 9 (2005), pp. 185–205.
- [9] —, Separation principle in the fractional gaussian linear-quadratic regulator problem with partial observation, ESAIM: Probability and Statistics, 12 (2008), pp. 94–126.
- [10] I. Nourdin, Selected aspects of fractional Brownian motion, vol. 4, Springer, 2013.