

Показания глюкозы — в чат МАХ, без бота

BG2MAX берёт свежие показания из xDrip+ и отвечает ими в выбранный чат МАХ — так же, как вы сами отвечаете на сообщение прямо из шторки уведомлений. Сообщения уходят от имени аккаунта МАХ на этом телефоне. Не нужны ни бот, ни ИП или самозанятость, ни токен. Настройка — минут 10.



- ✓ **Телефон на Android 8 или новее** — тот, на котором уже работает xDrip+ (обычно это телефон ребёнка)
- ✓ **МАХ на этом же телефоне** — вход выполнен; показания будут приходить от этого аккаунта
- ✓ **Чат с получателями** — личный чат с родителем или семейная группа, где этот аккаунт состоит
- ✓ **Файл** `bg2max-0.1.2.apk` (номер версии может быть новее) — тот, что вам передали
- ✓ **AndroidAPS** — необязательно; если он есть, в сообщение можно добавить инсулин, углеводы и данные помпы

01 Установите приложение

Скопируйте файл на телефон и откройте его. Android спросит разрешение ставить приложения «из неизвестных источников» — для этого файла его можно дать.

При первом запуске приложение покажет отказ от ответственности. Прочитайте его: BG2MAX — не медицинское изделие, и без согласия он не откроется.

XIAOMI, REDMI, POCO (HYPEROS)

На этих телефонах доступ к уведомлениям (шаг 3) для приложения, установленного из файла, бывает заблокирован без возможности его разрешить. Если так вышло — удалите BG2MAX и поставьте его заново через приложение **SAI (Split APKs Installer)** из Google Play или RuStore.

02 Разрешите xDrip+ делиться показаниями

Откройте xDrip+ и пройдите по пути:

Настройки → Настройки интеграций с приложениями → Локальная трансляция данных

Включите трансляцию. Поле «Установить получателя» можно оставить пустым — тогда показания получат все приложения на телефоне. Или впишите:

`com.bg2max.app.reply`

ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ANDROIDAPS

В поле, скорее всего, уже написано `info.nightscout.androidaps` — не стирайте это, иначе AAPS перестанет получать данные. Допишите наш пакет **через пробел на той же строке**, не нажимая Enter:

`info.nightscout.androidaps com.bg2max.app.reply`

После ввода проверьте, что клавиатура не сделала первую букву заглавной.

03 Дайте доступ к уведомлениям

Так приложение увидит уведомления MAX и кнопку «Ответить» в них. Текст чужих сообщений оно не сохраняет и никуда не пересылает.

1. В BG2MAX нажмите «Открыть настройки доступа».
2. Найдите в списке **BG2MAX** и включите переключатель.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРЫЙ, ANDROID ПИШЕТ «ОГРАНИЧЕННАЯ НАСТРОЙКА»

Откройте Настройки → Приложения → BG2MAX → меню : в правом верхнем углу → «Разрешить ограниченные настройки», затем повторите шаг. Если такого пункта нет (Xiaomi) — переустановите через SAI, см. шаг 1.

04 Выберите чат для показаний

1. Попросите получателя написать на этот телефон любое сообщение в MAX. Для семейной группы — пусть кто-нибудь напишет в группу.
2. Дождитесь уведомления MAX и нажмите в BG2MAX «Выбрать чат».
3. Выберите чат в списке и подтвердите «Отправлять в ...?».

Показания уходят **только в этот чат** — даже если в шторке есть уведомления из других. Их увидят все участники чата.

ЧТОБЫ ВСЁ РАБОТАЛО

Этот чат на телефоне не должен быть «без звука», а уведомления МАХ должны быть включены. Без уведомления у приложения нет кнопки «Ответить».

05 Выберите, что писать в сообщении

Значение глюкозы, стрелка тренда и время отправляются всегда. Остальное — галочками:

ИЗ XDRIP+	
Изменение (дельта)	на сколько изменилось с прошлого показания
Скорость изменения	насколько быстро растёт или падает, в ммоль/л в минуту
Шум сигнала	предупреждение, если датчик сейчас работает нестабильно
Заряд батареи сенсора	только если xDrip+ его знает
Источник данных	откуда xDrip+ берёт показания
Возраст сенсора	какой день носится сенсор — если xDrip+ знает дату установки

ИЗ ANDROIDAPS	
Активный инсулин (IOB)	сколько инсулина ещё действует
Активные углеводы (COB)	сколько углеводов ещё усваивается
Остаток инсулина в помпе	резервуар, Ед
Заряд батареи помпы и телефона	в процентах
Профиль AAPS	например «Основной(150%)»
Связь с помпой и последний болюс	сколько минут назад AAPS связывался с помпой; доза и время болюса

БЛОК «ИЗ ANDROIDAPS» НЕ ВИДЕН?

Он появляется, когда от AAPS придут первые данные. В AAPS откройте **Конфигуратор** → **Синхронизация** и включите модуль **Samsung Tizen** (в новых версиях — **Data Broadcaster**). Под заголовком блока видно время последних данных. Если они старше 10 минут, строки AAPS в сообщение не добавляются, чтобы не отправить устаревшие цифры.

Нажмите «**Сохранить настройки сообщения**».

06 Проверьте и включите трансляцию

1. Нажмите «**Отправить тестовое сообщение**» и посмотрите в чат MAX — сообщение должно появиться через несколько секунд.
2. Нажмите «**Симулировать показание**» — придёт пример сообщения с выбранными строками.
3. Включите переключатель «**Транслировать в MAX**». Теперь каждое новое показание будет уходить в чат.

так выглядит сообщение с xDrip+ и AAPS

 Глюкоза: 6,7 ммоль/л ↗
Δ Изменение: -0,3 ммоль/л за 5 мин
 Скорость: -0,06 ммоль/л/мин
 Активный инсулин: 1,83 Ед
 Активные углеводы: 5 г
 Резервуар помпы: 230 Ед
 Связь с помпой: 7 мин назад
 19:23

⬆️ быстро растёт ⬆️ растёт ↗️ немного растёт → стабильно ↘️ немного падает ⬇️ падает
⬇️ быстро падает

07 Защитите приложение от выгрузки

Пока трансляция включена, в шторке висит уведомление BG2MAX — в нём видно, всё ли в порядке. Но телефон может выгрузить приложение ради экономии батареи. Поэтому:

1. Нажмите «**Отключить оптимизацию батареи**» и разрешите.
2. Нажмите «**Настройки приложения (автозапуск)**». На Xiaomi включите «**Автозапуск**», а в «**Контроле активности**» выберите «**Нет ограничений**».

3. То же сделайте **для самого МАХ** — без него сообщение не отправится.
4. Закрепите BG2MAX в списке недавних приложений (на Xiaomi — потяните карточку вниз, появится замок) и не смахивайте его.
5. Не смахивайте тихое уведомление «Связь с ... сохранена» — по нему отправка продолжается после перезапуска.

НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ЭТИ ПУНКТЫ

Они называются по-разному на разных телефонах. Наберите в поиске «[модель телефона] автозапуск приложений» или откройте dontkillmyapp.com — там шаги для каждого производителя.

ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Приложение отвечает кнопкой «Ответить» из уведомления МАХ. Если телефон выгрузил приложение, оно обычно продолжает само: копия кнопки хранится в уведомлении «Связь с ... сохранена». Но после перезагрузки телефона, принудительной остановки приложения или если МАХ отменил кнопку отправка встаёт, пока **в выбранный чат не придёт новое сообщение**. В уведомлении BG2MAX тогда написано: «**⚠ Нет связи с чатом ... Нужно новое сообщение в МАХ из этого чата**».

Что делать: попросите любого участника чата написать что угодно. Если перерыв был дольше 15 минут, в чат сразу придёт «**✅ Передача возобновлена. Показания не приходили с 23:28 (пропущено 12)**» — значит, всё снова работает. Если такого ответа нет, откройте BG2MAX на телефоне ребёнка: скорее всего, приложение было остановлено принудительно.

Если что-то пошло не так

«Выбрать чат» пишет, что уведомлений МАХ не было

Проверьте, что доступ к уведомлениям включён (шаг 3) и что после этого в чат пришло новое сообщение. Уведомления, пришедшие до включения доступа, приложение не видит.

Ночью показания перестали приходить

Почти всегда телефон выгрузил приложение — см. «Главное, что нужно знать» и шаг 7. Напишите в чат: если в ответ пришло « Передача возобновлена», всё в порядке. Перешлите журнал разработчику кнопкой «Поделиться журналом»: в нём видна причина остановки.

«Отправка остановлена: у другого чата та же кнопка ответа»

Это защита: ответ мог бы уйти не в тот чат, поэтому приложение его не отправляет. Попросите написать в выбранный чат — отправка продолжится.

В журнале «Передано в МАХ», а в чате сообщения нет

«Передано» значит, что кнопка нажата; дальше сообщение отправляет МАХ. Откройте МАХ на этом телефоне: проверьте интернет и нет ли у сообщения значка ошибки.

Можно ли слать и в личный чат, и в группу?

Нет, только в один выбранный чат. Удобнее всего завести семейную группу и выбрать её.

Где «Батарея сенсора» и «Возраст сенсора»?

Если сенсор читает другое приложение, xDrip+ этих данных не знает, и строки не выводятся. AndroidAPS их тоже не передаёт.

BG2MAX работает только на вашем телефоне: без облака и своих серверов. Сообщения отправляет приложение МАХ от вашего аккаунта, их видят все участники выбранного чата. BG2MAX — не медицинское изделие: не принимайте по его сообщениям решений о лечении.