แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินสำหรับหมู่บ้านจัดสรร

ฉบับตัวอย่างสำหรับนิติบุคคลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
รหัสเอกสาร: NITI-ERP-๐๐๑ | **ฉบับ:** ๐๙ (ร่างเพื่อพิจารณา) | **วันที่จัดทำ:** ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๙
ชื่อหมู่บ้าน: [ระบุชื่อ] | **ที่ตั้ง:** [ระบุที่อยู่] | **ผู้อนุมัติ:** [คณะกรรมการ/ผู้มีอำนาจ] | **วันที่มีผลใช้:** [ระบุภายหลัง]

> **สถานะ: ร่าง ยังไม่อนุมัติใช้ปฏิบัติจริง** ต้องสำรวจพื้นที่ ตรวจเบอร์โทรจริง ทำผังบ้านเสี่ยง/จุดรวมพล ตรวจจำนวน รปภ. ต่อกะ ประสานสถานีดับเพลิงและซ้อมก่อนประกาศใช้ ข้อกำหนดเวลาที่ระบุเป็น “เป้าหมายภายใน” ไม่ใช่การรับประกันว่าจะทำได้ทุกเหตุการณ์ หากไม่ปลอดภัยให้ยุติการเข้าพื้นที่และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย

๑. บัตรสั่งการ ๖๐ วินาทีแรก — ทุกกะต้องรู้

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	สิ่งที่ต้องทำทันที
๑	ผู้พบเหตุ / รปภ.	ประเมินจากจุดปลอดภัย ระบุจุดเกิดเหตุ บ้าน/ซอยที่ใกล้ แนวรั้ว ควัน ทิศทางลม ห้ามเข้าไปพิสูจน์ในบริเวณเสี่ยง
๒	หัวหน้ากะ / รปภ.ที่รับแจ้ง	**ไฟไหม้: โทร ๑๙๙ ทันที** แม้ไฟอยู่นอกหมู่บ้านและมีโอกาสลาม แจ้งจุดเข้าถึงที่ชัดเจน; มีผู้บาดเจ็บโทร ๑๖๖๙; เหตุอาชญากรรมโทร ๑๙๑
๓	หัวหน้ากะ	ประกาศเตือนผ่านเสียงตามสาย/ไซเรนที่มีอยู่จริง และโทร/ส่งข้อความกลุ่มผู้ประสานงาน; ห้ามใช้ LINE เป็นช่องทางเดียว
๔	ทีมแจ้งบ้าน	หากเส้นทางปลอดภัย ให้กดกริ่ง/เคาะประตูบ้าน **โซน A ก่อน** แล้วโซน B บันทึกว่ารับทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สามารถเข้าถึง; เน้นช่วง ๒๒.๐๐–๐๖.๐๐ น.
๕	ทีมจราจร/ประตู	เปิดทางรถดับเพลิงและรถพยาบาล ไม่ให้รถลูกบ้านกีดขวาง รักษาพื้นที่อันตราย และอำนวยความสะดวกจุดรวมพลตามคำสั่ง

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	สิ่งที่ต้องทำทันที
6	ผู้บัญชาการเหตุ	สั่งอพยพตามระดับอันตรายและคำแนะนำเจ้าหน้าที่ บันทึกเวลา รายงานความคืบหน้า และประกาศยุติเหตุเมื่อมีข้อมูลยืนยัน

ห้ามเด็ดขาด: เข้าในกลุ่มควันหรือเปลวไฟ, ฝ่าฝืนแนวกั้น, ทิ้งตัวเข้าไปช่วยโดยไม่มีอุปกรณ์/การฝึก, เปิดเข้าบ้านโดยพลการ, กลับเข้าพื้นที่อันตรายเพื่อเอาทรัพย์สิน, ประกาศว่า “ปลอดภัยแล้ว” จากการคาดเดา

2. ขอบเขตและหลักบริหารเหตุ

แผนนี้ใช้กับเหตุภายในหมู่บ้านและเหตุภายนอกที่อาจกระทบหมู่บ้าน เช่น ไฟไหม้บ้านติดแนวรั้ว ไฟไหม้หญ้าหรืออาคารข้างเคียง น้ำท่วมฉับพลัน ไฟฟ้าดับ เหตุบุกรุก เจ็บป่วยฉุกเฉิน ลมพายุ ต้นไม้ล้ม และแก๊สรั่ว แผนครอบคลุมทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้จัดการนิติบุคคล หัวหน้ากะ รปภ. และผู้ประสานงานโซนต้องมีสำเนาแผน

หลัก 4 ประการ: (1) ชีวิตคนมาก่อนทรัพย์สิน (2) แจ้งหน่วยงานฉุกเฉินก่อนรอผู้บริหารอนุมัติ (3) สื่อสารหลายช่องทางและมีการยืนยันรับทราบ (4) งานแจ้งเตือนจะทำได้เฉพาะพื้นที่ที่ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ และแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบงานวิชาชีพ

2.1 ระดับเตือนภัยและอำนาจตัดสินใจ

ระดับ	สัญญาณตัวอย่าง	การปฏิบัติ
เฝ้าระวัง — เหลือง	เห็นควัน/ทราบเหตุห่างออกไป ยังไม่ทราบว่าจะกระทบหรือไม่	ตรวจข้อมูลจากจุดปลอดภัย, โทรสอบถาม/แจ้ง 199 หากมีเหตุไฟจริง, เตรียมเจ้าหน้าที่/ทางเข้า, แจ้งเตือนเบื้องต้นผู้ประสานงาน
เตือนภัยเฉพาะโซน — ส้ม	ไฟใกล้แนวรั้ว ควัน/สะเก็ดไฟมาถึง หรือมีแนวโน้มคุกคามบ้าน	แจ้ง 199, เปิดเสียงประกาศ, แจ้งบ้านโซน A+B ทางกริ่ง/โทร, เตรียมอพยพและช่วยกลุ่มต้องการความช่วยเหลือ
อพยพ — แดง	ไฟ/ควันคุกคามเส้นทางปลอดภัย หรือหน่วยดับเพลิงสั่งอพยพ	แจ้งอพยพพื้นที่ที่กำหนดหรือทั้งหมู่บ้านตามเหตุ, เปิดทางหนีภัย, ใช้จุดรวมพลปลอดควัน, ตรวจเช็กจำนวนโดยไม่เข้าเขตอันตราย

การจัดระดับไม่อิงระยะเมตรตายตัว เพราะลม ชนิดเชื้อเพลิง โครงสร้าง และความเข้มข้นของควันทำให้ความเสี่ยงต่างกัน **รปภ.สามารถโทรหน่วยฉุกเฉินและเริ่มเตือนภัยได้ทันที** หากมีความเสี่ยงต่อชีวิต; หัวหน้ากะยกระดับปฏิบัติการชั่วคราวก่อนติดต่อผู้จัดการได้; ต้องปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยงานรัฐเมื่อเข้าควบคุมเหตุ

2.2 ผู้รับผิดชอบและผู้แทน

หน้าที่	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้แทน	งานสำคัญ
ผู้บัญชาการเหตุชั่วคราว	หัวหน้า รปภ. ประจำกะ	รปภ.อาวุโส	สั่งเตือน/แบ่งกำลัง/บันทึกเหตุ
ผู้ประสานหน่วยฉุกเฉิน	รปภ.ประจำป้อม	ผู้จัดการนิติฯ	โทร 199/191/1669, บอกจุดเกิดเหตุและทางเข้า
ทีมปลุกแจ้งบ้าน	รปภ.ที่ได้รับมอบหมาย + อาสาสมัครที่ฝึกแล้ว	ทีมสำรองตามกะ	กดกริ่ง เคาะประตู โทรติดตามผลโดยไม่เข้าเขตอันตราย
ทีมประตูและจราจร	รปภ.ป้อมหน้า	รปภ.สำรอง	เคลียร์ทางรถฉุกเฉิน ปรับการเข้าออกตามความปลอดภัย
ผู้สื่อสารลูกบ้าน	ผู้จัดการนิติฯ / ผู้ประสานงาน	กรรมการเวร	ส่งประกาศที่ตรวจสอบแล้ว ลงเวลาอัปเดต
ผู้ดูแลจุดรวมพล	ผู้ประสานงานโซน	ตัวแทนโซน	รับแจ้งผู้ขาดการติดต่อ/ผู้ต้องการช่วยเหลือ

กรณีมี รปภ. เพียง 1 คน: ให้โทรหน่วยฉุกเฉินและเปิดประกาศก่อน; ขอเสริมกำลังจากผู้จัดการ/ทีมเวร; รักษาการเข้าถึงของรถฉุกเฉินเท่าที่ปลอดภัย; **ห้ามออกกดกริ่งทีละบ้านจนทำให้โทรขอความช่วยเหลือหรือการคุมประตูหยุดชะงัก** ให้ระบุข้อจำกัดนี้ในแผนอัตรากำลังและหาอุปกรณ์แจ้งเตือนเพิ่มเติม

3. ขั้นตอนหลักเมื่อเกิดไฟไหม้ “ข้างหมู่บ้าน”

ตัวอย่างเหตุ: 04.30 น. เกิดเพลิงไหม้แปลงที่ดิน/อาคารนอกรั้ว ควันพัดเข้าสู่บ้านแถวริมรั้ว ลูกบ้านกำลังหลับ

3.1 นาที 0 – 1 : รับรู้และแจ้งเหตุ

1. ผู้พบเหตุรายงานหัวหน้ากะทันที พร้อมระบุทิศ/แนวรั้ว เช่น “ด้านทิศเหนือ ชิดรั้วหลังบ้านแถว …” ห้ามใช้การเดินเข้าใกล้ไฟเพื่อถ่ายรูปเป็นการยืนยัน
2. โทร 199 แจ้งว่ามีไฟไหม้บริเวณข้างหมู่บ้านและอาจลามเข้าบ้าน แจ้งชื่อ/พิกัดทางเข้า จุดที่รถดับเพลิงจะเข้าได้ แหล่งน้ำที่ทราบ และเบอร์ติดต่อกลับ; ขอคำแนะนำว่าจะอพยพโซนใด
3. แจ้งหัวหน้ากะ ผู้จัดการนิติฯ และผู้ประสานงานโซน; หากโทรผู้บริหารไม่ติด **ให้เดินหน้าขั้นตอนเตือนภัยต่อ ไม่รออนุมัติ**

3.2 นาที 1–3: แจ้งเตือนและเตรียมทางฉุกเฉิน

1. ประกาศจากป้อม/เสียงตามสายซ้ำเป็นช่วงโดยใช้ข้อความที่ชัดเจน: จุดเกิดเหตุ โซนต้องระวัง สิ่งที่ต้องทำ จุดปลอดภัย และห้ามขับรถไปดูเหตุ
2. ส่งข้อความ □□□□ กลุ่มหมู่บ้าน + โทรกลุ่มตัวแทนแต่ละโซน และช่องทางสำรอง เช่น SMS/โทรศัพท์หากมี; กำหนดคนตอบกลับและจดเวลา
3. รปภ.อีกชุดไป **โซน A บ้านแนวรั้วใกล้ไฟและแนวควันก่อน** เฉพาะเมื่อทางเดินปลอดภัย แล้วขยายไปโซน B ตามลำดับที่เตรียมไว้
4. เปิดทางเข้ารถดับเพลิง ตรวจระบบเปิดประตูสำรองหากไฟดับ เคลียร์รถที่กีดขวาง; แจ้งเจ้าหน้าที่หากทางเข้ามีข้อจำกัด

3.3 นาที 3–10: ปลุกถึงหน้าบ้านและเตรียมอพยพ

1. ทีมเดินแจ้งใช้ระบบสองคนเมื่อมีคนพอ: คนแรกกดกริ่งและเคาะประตูจากพื้นที่ปลอดภัย คนที่สองลงทะเบียน/วิทยุ; ห้ามปีนรั้วหรือพังประตู
2. พูดสั้น ๆ ว่า “เกิดไฟไหม้บริเวณ… ขณะนี้เป็นระดับ… ขอให้ทุกคนตื่น เตรียมออกจากบ้าน/อพยพตามเส้นทาง … ตรวจสมาชิกในบ้าน และอย่ากลับเข้าพื้นที่เสี่ยง”
3. หาก **ไม่ตอบรับ** ให้กดกริ่ง/โทรซ้ำตามความเหมาะสมและเวลาที่ไม่ทำให้ทีมติดอยู่ในอันตราย ทำเครื่องหมาย **NR = ยังไม่ตอบ** ส่งข้อมูลเลขที่บ้านให้ผู้บัญชาการเหตุเพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัย; ไม่ถือว่า “ไม่มีคนอยู่”
4. หากมีผู้สูงอายุ เด็กเล็ก คนพิการ หรือคนต้องพึ่งเครื่องมือแพทย์ ให้แจ้งทีมช่วยเหลือที่ได้รับมอบหมายและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน โดยใช้ข้อมูลที่ลูกบ้านสมัครใจแจ้งไว้ล่วงหน้า
5. เปิดจุดรวมพลที่ **อยู่เหนือลม/พ้นแนวควันและไม่กีดขวางรถฉุกเฉิน**; หากจุดหลักไม่ปลอดภัยให้ใช้จุดสำรอง; ห้ามกำหนดจุดรวมพลที่ยังไม่สำรวจ

3 4 นาที 10 เป็นต้นไป: รายงานและเปลี่ยนระดับ

ผู้บัญชาการเหตุติดตามทิศควันและข้อมูลจากดับเพลิง รายงานจำนวนบ้านที่แจ้งแล้ว บ้านที่ไม่ตอบรับ ผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ และเส้นทางที่ปิด ส่งการเปลี่ยนระดับผ่านทุกช่องทาง และจัดเจ้าหน้าที่รอต้อนรับรถดับเพลิง **ห้ามใช้ รปภ.เป็นทีมผจญเพลิงในพื้นที่รุนแรง**

3 5 ตัวอย่างตารางปลุกบ้านที่ต้องทำก่อนจริง

ลำดับ	บ้าน/พื้นที่	เหตุผล	วิธีหลัก / วิธีสำรอง	เจ้าหน้าที่	ผล
A1	บ้านเลขที่ [กรอก] แนวรั้วติดแหล่งเสี่ยง	รับควัน/สะเก็ดไฟก่อน	กริ่ง + เคาะ / โทร	[กรอก]	□ รับ □ ไม่ตอบ

ลำดับ	บ้าน/พื้นที่	เหตุผล	วิธีหลัก / วิธีสำรอง	เจ้าหน้าที่	ผล
A2	บ้านเลขที่ [กรอก] ติดกับ A1	ไฟอาจลามตามแนวรั้ว	กริ่ง + เคาะ / โทร	[กรอก]	□ รับ □ ไม่ตอบ
A3	บ้านเลขที่ [กรอก] ด้านใต้ลม	รับควันแม้ไม่ติดรั้ว	กริ่ง + เคาะ / โทร	[กรอก]	□ รับ □ ไม่ตอบ
B1	บ้านเลขที่ [กรอก] แถวถัดจากโซน A	เส้นทางอพยพ/ควัน	กริ่ง + โทร	[กรอก]	□ รับ □ ไม่ตอบ
B2	บ้านเลขที่ [กรอก] ใกล้ปากซอย/คอขวด	รถติด/ปิดทางฉุกเฉิน	ประกาศ + โทร	[กรอก]	□ รับ □ ไม่ตอบ
C 1	บ้านเลขที่ [กรอก] พื้นที่อื่น	แจ้งตามการขยายเหตุ	ประกาศ + LINE / โทร	[กรอก]	□ รับ □ ไม่ตอบ

ตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่าง: นิติบุคคลต้องเติมบ้านทุกหลังจริงบนแผนผัง ไม่ใช่แจ้งเพียง 6 หลังตัวอย่าง ต้องมีลำดับเส้นทางเดินของแต่ละกะ รวมถึงจุดที่เข้าไม่ถึง; ทบทวนตามทิศลมจริงและคำสั่งเจ้าหน้าที่

4. ขั้นตอนเมื่อเกิดไฟไหม้ “ภายในหมู่บ้าน”

1. โทร 1 9 9 ทันทีเมื่อพบเปลวไฟ/ควันผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ บอกบ้านเลขที่ ซอย และทางเข้าที่ชัดเจน; โทร 1 6 6 9 เมื่อมีคนบาดเจ็บ
2. เตือนบ้านต้นเหตุและบ้านติดกันจาก **จุดปลอดภัย** เปิดไซเรน/เสียงประกาศ แจ้งโซน A/B ตามทิศควันอพยพตามทางที่เจ้าหน้าที่กำหนด; อย่าเสียเวลาเก็บทรัพย์สิน
3. ผู้ที่อยู่ในบ้านให้รีบออกเมื่อเส้นทางปลอดภัย ปิดประตูเมื่อออกได้โดยไม่เสียเวลาและไม่ล็อกขังผู้อื่น; ก้มต่ำเมื่อมีควัน ห้ามกลับเข้าไป
4. ถ้าออกจากห้อง/บ้านไม่ได้เพราะมีควันหรือความร้อน ให้ปิดประตูกั้นควัน โทร 1 9 9 แจ้ง **ตำแหน่งที่ติดอยู่** และส่งสัญญาณจากจุดปลอดภัย ห้ามฝ่าควันหนาเพื่อออกเอง
5. ถังดับเพลิงใช้ได้ **เฉพาะไฟเริ่มต้นขนาดเล็ก** ผู้ใช้ผ่านการฝึก อุปกรณ์ถูกชนิด มีทางหนีด้านหลัง ไม่มีควันอันตราย และไม่เสี่ยงถูกไฟล้อม; ถ้าไม่แน่ใจ **อพยพ** ทันที
6. ทีมประตูเปิดทางให้รถดับเพลิงและกันคนออกจากพื้นที่ รปภ.แจ้งตำแหน่งก๊าซ ถังเชื้อเพลิง สายไฟ และผู้ติดค้างเท่าที่ทราบให้ผู้ควบคุมเหตุ
7. ผู้บัญชาการเหตุบันทึกบ้านที่อพยพ/ยังไม่ติดต่อ และไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่จนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเหตุตรวจและอนุญาต

5. ขั้นตอนแจ้งเตือนกลางคืนและเช้ามืด

ช่วงเวลา **22.00–06.00 น.** ถือเป็นช่วงเสี่ยงการไม่รับรู้การแจ้งเตือน ให้ใช้รูปแบบซ้ำซ้อนดังนี้: **เสียงเตือนส่วนกลาง → กดกริ่ง/เคาะประตูบ้าน A → โทรศัพท์บ้านที่ไม่ตอบ → ขยายไป B และรายงานบ้านที่ยังไม่ตอบ** ไม่ให้รอคนอ่าน LINE ก่อนเริ่มปลุก

- ทดสอบว่าสัญญาณเตือนได้ยินจริงในบ้านริมรั้วเมื่อปิดหน้าต่าง/เปิดแอร์ รวมถึงยามไฟดับ
- มีรายชื่อ **เลขที่บ้านและช่องทางติดต่อสำรอง** ที่จำกัดสิทธิ์ ไม่เปิดข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มสาธารณะ
- รปภ.ทุกกะต้องมีแผนที่เคลือบและรายการเส้นทางเดินแจ้งบ้าน **พร้อมช่องกรอกเวลา/ผลการติดต่อ**
- ถ้าควันหรือไฟขวางทางเดินให้หยุดแจ้งหน้าบ้านทันที เปลี่ยนไปโทร/ประกาศและแจ้งพิกัดบ้านที่ยังไม่ติดต่อแก่ 1 9 9

6 . ผังโซน ทางหนีภัย และการเช็กจำนวน

ก่อนใช้แผนจริง ต้องจัดทำแผนผัง 1 หน้า แสดงรั้วที่ติดพื้นที่เสี่ยง ประตูหลัก/สำรอง ถนนเข้าออก บ้าน A/B/C จุดรวมพลหลัก/สำรอง ป้อมยาม เสียงตามสาย ก๊อกน้ำดับเพลิง/บ่อน้ำหากมี ถังดับเพลิง และเส้นทางที่รถดับเพลิงใช้ได้ โดยผู้มีหน้าที่ต้องเดินสำรวจพื้นที่จริงร่วมกับตัวแทนลูกบ้าน

- **โซน A:** บ้านริมรั้วที่ติดแหล่งเสี่ยงและบ้านใต้แนวลม/ควัน (เป็นกลุ่มแรกที่ต้องแจ้ง ไม่ใช่ระยะทางตายตัว)
- **โซน B:** บ้านแถวถัดไป แนวทางผ่านควัน และบริเวณคอขวดของเส้นทางอพยพ
- **โซน C:** พื้นที่อื่น ๆ เฝ้าระวังและเพิ่มระดับตามสถานการณ์

กำหนดจุดรวมพล A/B จากการสำรวจความเสี่ยงไฟ ควัน สายไฟ น้ำท่วม การจราจร และความจุจริง ห้ามนำคนไปจุดที่เป็นทางเข้าออกของรถกู้ภัย ให้ใช้บัญชี **สถานะบ้านและจำนวนผู้แจ้งตัว** ไม่ใช่คาดเดาว่าคนทุกบ้านอยู่ที่บ้าน การไม่ตอบรับต้องส่งต่อให้หน่วยกู้ภัย ไม่ให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงชีวิตค้นบ้านเอง

7. เหตุการณ์อื่นและขั้นตอนเฉพาะ

7 . 1 น้ำท่วม / ฝนหนัก / น้ำรอระบาย

ก่อนเกิดเหตุ: ติดตามประกาศทางการ สำรวจท่อ/รางระบาย พื้นที่ต่ำ ปั๊มน้ำ คันกั้นน้ำ ระบบสำรองไฟและทางออกสำรอง; เตรียมกระสอบทราย/เครื่องสูบน้ำตามความเหมาะสม แจ้งบ้านพื้นที่ต่ำก่อน

เมื่อระดับน้ำเพิ่ม: รปภ.ตั้งจุดวัดระดับน้ำถ้ามีอุปกรณ์และเข้าถึงอย่างปลอดภัย แจ้งนิติฯ พร้อมเวลา/ภาพจากจุดปลอดภัย ปิดเส้นทางที่มีน้ำลึก/กระแสแรงหรือใกล้ไฟฟ้า แจ้งประชาชนไม่ขับรถ/เดินฝ่าน้ำไหล ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะเปียกหรือยืนในน้ำ; การตัดระบบไฟต้องทำจากจุดปลอดภัยโดยผู้มีความรู้ หรือรอการไฟฟ้า

หากต้องอพยพ: แจ้ง 1784 หรือหน่วยท้องถิ่นและ 1669 เมื่อมีผู้บาดเจ็บ ใช้เส้นทางที่ไม่ผ่านน้ำท่วม เลือกจุดปลอดภัยระดับสูง ตรวจบ้านผู้ต้องการช่วยเหลือโดยไม่ฝ่าน้ำ/กระแสไฟ ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเท่าที่ปลอดภัย

7.2 ไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้าน / ไฟฟ้าดับเฉพาะจุด

1. หัวหน้ากะตรวจจากจุดปลอดภัยว่าไฟดับทั้งโครงการหรือเฉพาะป้อม/ถนน/บ้าน; อย่าเปิดตู้ MDB หรือแตะสายไฟ
2. แจ้งการไฟฟ้าที่รับผิดชอบ: **MEA 1130** (กทม./นนทบุรี/สมุทรปราการ) หรือ PEA 1129 (พื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของ PEA) พร้อมตำแหน่งและเวลาที่เริ่มดับ
3. ทดสอบไฟฉุกเฉิน โทรศัพท์/วิทยุ แบตเตอรี่สำรอง □□□□ เครื่องกั้นรถ ประตูหนีภัย และปั๊มน้ำที่สำคัญ; ใช้วิธีเปิดประตูฉุกเฉินที่ผ่านการทดสอบและยังควบคุมความปลอดภัยได้
4. เพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่มืดโดยไม่เข้าเขตไฟฟ้าอันตราย เปิดจุดบริการข้อมูลลูกบ้าน หากมีผู้พึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์และเกิดอันตรายให้โทร 1669
5. สื่อสารสถานะ “ยังไม่ทราบเวลาจ่ายไฟคืน” หากการไฟฟ้ายังไม่ยืนยัน ห้ามกำหนดเวลาเอง และตรวจความปลอดภัยก่อนเปิดระบบเมื่อไฟกลับ

หากพบสายไฟขาด เสาไฟล้ม กลิ่นไหม้ หรือประกายไฟ: กันคนออกจากบริเวณ โทรการไฟฟ้า/199 ตามลักษณะเหตุ ห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัส

7.3 โจรขึ้นบ้าน / บุกรุก / เหตุรุนแรง

1. ผู้รับแจ้งให้ผู้ประสบเหตุ **หลบอยู่ในจุดปลอดภัย ไม่เผชิญหน้า ไม่ไล่ตาม** และโทร 191 เมื่อมีอันตรายหรือเหตุอาชญากรรมกำลังเกิด
2. รปภ.แจ้งสถานที่ ลักษณะบุคคล/ยานพาหนะ ทิศทางที่พบล่าสุดตามข้อเท็จจริงให้ตำรวจ โดยรักษาระยะปลอดภัย
3. บันทึกเวลา เก็บภาพ CCTV ต้นฉบับ/สำรองอย่างปลอดภัย จำกัดผู้เข้าถึง ห้ามเผยแพร่หน้าคนหรือบ้านผู้เสียหายในกลุ่ม LINE
4. ดูแลผู้เสียหายและพื้นที่เกิดเหตุ หลีกเลี่ยงแตะต้องหรือย้ายหลักฐาน หากจำเป็นเพื่อช่วยชีวิตให้บันทึกว่าเคลื่อนย้ายอะไร
5. แจ้งเตือนลูกบ้านตามระดับความเสี่ยงแบบไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และสรุปปัญหาช่องโหว่ด้านแสงสว่าง/กล้อง/ประตูภายหลัง

7.4 เจ็บป่วยฉุกเฉิน / อุบัติเหตุรุนแรง

โทร 1669 แจ้งอาการ ที่อยู่ ซอย จุดสังเกต เบอร์โทรกลับ และทางเข้าที่รถพยาบาลเข้าได้; รปภ.จัดคนรอรับรถและกันเส้นทางไว้ เปิดทางขึ้นลงอย่างปลอดภัย ผู้ที่ผ่านการอบรมจึงช่วยปฐมพยาบาล ใช้ AED หรือทำ CPR ตามคำแนะนำของ 1669 ไม่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บรุนแรงโดยไม่จำเป็นยกเว้นมีอันตรายคุกคามทันที

7.5 แก๊สรั่ว / กลิ่นสารเคมี / ควันไม่ทราบแหล่ง

จากจุดปลอดภัย แจ้ง 1 9 9 และแจ้งนิติฯ ห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่ หรือเปิด/ปิดสวิตช์ไฟในพื้นที่ที่สงสัยว่ามีก๊าซไวไฟ ห้ามเข้าพิสูจน์กลิ่นในพื้นที่อับอากาศ กันพื้นที่และอพยพผู้เสี่ยงไป **เหนือลม** ตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่ ถ้ามีผู้สูดดม/หมดสติโทร 1 6 6 9 และไม่พยายามเข้าไปช่วยในบรรยากาศอันตรายโดยไม่มีชุดกู้ภัย

7 6 พายุ ลมแรง ต้นไม้ล้ม หรือสิ่งปลูกสร้างเสียหาย

ปิดทางผ่านต้นไม้/เสาไฟ/วัสดุที่เสี่ยงล้ม แจ้งฝ่ายช่างและหน่วยท้องถิ่น เลี่ยงยืนใต้ต้นไม้หรือป้ายหลวม หากมีสายไฟเกี่ยวข้องให้ถอยออกและแจ้งการไฟฟ้า จัดเส้นทางสำรองและโทร 1 6 6 9 หากมีผู้บาดเจ็บรุนแรง ห้าม รปภ.ใช้เครื่องมือหนักหรือปืนตัดต้นไม้โดยไม่มีความชำนาญ

7.7 อาคารแตกร้าว/ทรุดตัว หรือแผ่นดินไหว

ระหว่างแรงสั่นสะเทือนให้ลูกบ้านป้องกันศีรษะ หลบสิ่งของหล่นและอยู่ห่างกระจก เมื่อหยุดแล้วตรวจทางออกและอพยพจากอาคารที่เสียหายไปพื้นที่โล่งที่ปลอดภัย ห้ามเข้าอาคารที่มีรอยเสียหายชัดเจนจนผู้เชี่ยวชาญประเมิน รปภ.กั้นพื้นที่ แจ้งหน่วยท้องถิ่นและ 1 6 6 9 / 1 9 9 ตามเหตุ

8. ระบบสื่อสารและตัวอย่างข้อความ

ทุกประกาศต้องมี **เวลา — เหตุ/จุดเกิด — พื้นที่เสี่ยง — คำสั่งที่ทำได้ทันที — ช่องทางสอบถาม** หากข้อมูลยังไม่ยืนยันให้ระบุว่า “อยู่ระหว่างตรวจสอบ” และห้ามแพร่ข่าวลือ

ไฟไหม้ภายนอก — แจ้งเตือนระดับส้ม

> แจ้งเตือนด่วน เวลา [น.] พบเหตุเพลิงไหม้บริเวณ [ตำแหน่งนอกรั้ว] มีความเสี่ยงควัน/ไฟกระทบโซน [A/B] ขณะนี้แจ้งดับเพลิง 1 9 9 แล้ว ขอให้ลูกบ้านโซนดังกล่าวตื่นและตรวจสมาชิกในบ้าน เตรียมอพยพตามประกาศ อย่าออกไปดูเหตุ ห้ามจอดรถขวางทางรถดับเพลิง หากต้องการความช่วยเหลือโทร [เบอร์ป้อม] — นิติบุคคล

สั่งอพยพ — ระดับแดง

> แจ้งอพยพด่วน เวลา [น.] ลูกบ้านโซน [ระบุ] ให้ออกจากบ้านทันทีทาง [เส้นทางที่ปลอดภัย] ไปยังจุดรวมพล [จุดที่ตรวจแล้วว่าปลอดภัย] อย่าผ่านแนวควันหรือกลับไปเอาทรัพย์สิน หากติดอยู่ในบ้านโทร 1 9 9 แจ้งบ้านเลขที่และตำแหน่ง และโทร [เบอร์ป้อม] เพื่อแจ้งสถานะ — นิติบุคคล

ไฟดับ

> ประกาศเวลา [น.] ขณะนี้ไฟฟ้าดับบริเวณ [โซน] นิติบุคคลได้แจ้ง [MEA/PEA] แล้ว ยังไม่มี/มีเวลาคาดการณ์จ่ายไฟคืนที่ยืนยันจากหน่วยงาน ขอให้ใช้ความระมัดระวังบริเวณประตูและถนนภายใน ติดต่อ [เบอร์ป้อม]

ข้อความอัปเดต/ยุติเหตุ

> อัปเดตเวลา [น.] เจ้าหน้าที่ [หน่วยงาน] แจ้งว่า [ข้อเท็จจริง] พื้นที่ [ระบุ] ยังปิดใช้ ห้ามเข้าพื้นที่/กลับเข้าบ้านจนกว่าจะได้รับการอนุญาต ประกาศถัดไปเวลา [น.] — นิติบุคคล

ไม่กล่าวว่า “ควบคุมได้แล้ว/ปลอดภัยแล้ว” จนหน่วยงานที่ควบคุมเหตุยืนยันตามสมควร

9. การจัดกำลัง อุปกรณ์ และการตรวจประจำกะ

รายการจำเป็น	วิธีตรวจ / ความถี่แนะนำ	ผู้รับผิดชอบ
เบอร์ 199/191/1669/1784/ การไฟฟ้า/สถานีดับเพลิงท้องถิ่น	ตรวจเบอร์และโทรประสานสถานีประจำพื้นที่อย่างน้อยทุก 6 เดือน	นิติฯ
แผนผังโซน A/B/C พร้อมลำดับกดกริ่งแต่ละบ้าน	ทบทวนเมื่อบ้าน/ทางเข้า/ผังเปลี่ยน; เช็กว่าป้อมมีสำเนา	ผู้จัดการ + หัวหน้ากะ
เสียงตามสาย/ไซเรน/โทรศัพท์/วิทยุ/ไฟฉาย/แบตสำรอง	ทดสอบตามรอบรายเดือน; ตรวจแบตทุกกะ	หัวหน้ากะ
ถังดับเพลิงและป้ายจุดอุปกรณ์	ตรวจสภาพ/วันครบกำหนดตามชนิดและข้อกำหนดผู้ผลิต	นิติฯ + ผู้เชี่ยวชาญ
ประตูฉุกเฉินและทางรถดับเพลิง	ตรวจว่าเปิดได้เมื่อไฟดับและไม่มีรถจอดกีดขวาง	รปภ.
รายชื่อทีมเวรและผู้ประสานงานสำรอง	อัปเดตเมื่อคน/เบอร์เปลี่ยน; ซ้อมโทรเวียน	ผู้จัดการ
กลุ่มต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ (สมัครใจ)	เก็บแยกในระบบจำกัดสิทธิ์ ทบทวนความยินยอม	ผู้รับผิดชอบข้อมูล

ชุดประจำป้อม: บัตรสั่งการ 1 หน้า, แผนที่พร้อมบ้าน A/B/C, กระดาษทะเบียนการเคาะบ้าน, สมุดบันทึกเหตุ, รายชื่อเวรสำรอง (จัดเก็บปลอดภัย), ไฟฉาย/แบตสำรอง, เสื้อสะท้อนแสง, วิทยุ, อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และถังดับเพลิงที่ผ่านการตรวจ

10. ฝึกซ้อม ตรวจสอบ และปรับปรุง

- **ภายใน 7 วัน:** ออกคำสั่งชั่วคราว “พบไฟไหม้ภายนอกให้โทร 199 และเตือนบ้านเสี่ยงโดยไม่รออนุมัติ” พร้อมตรวจเบอร์/ประตู/ช่องทางเตือน และกำหนดหัวหน้าแต่ละกะ
- **ภายใน 30 วัน:** สำรวจผังบ้าน A/B/C ให้ครบ ตรวจจำนวนกะกลางคืน ทดสอบการได้ยินเสียงเตือน เก็บข้อมูลติดต่อเฉพาะที่จำเป็นด้วยความยินยอม และพบสถานีดับเพลิงท้องถิ่น
- **ภายใน 90 วัน:** ซ้อมสถานการณ์ไฟไหม้เวลา 04.30 น. แบบ **แจ้งว่าเป็นการซ้อมล่วงหน้าและไม่มีการสร้างไฟ/ควันจริง** ทดสอบกระบวนการปลุก การตอบรับ และรถกู้ภัยจำลอง จากนั้นปรับแผนและให้คณะกรรมการอนุมัติ

- **เป็นงานประจำ:** ทบทวนการเปลี่ยนกะและตรวจอุปกรณ์ตามตาราง ซ้อมสื่อสาร/โทรเวียนอย่างน้อยรายไตรมาส และซ้อมอพยพร่วมหน่วยงานท้องถิ่นตามความพร้อมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- **หลังเหตุจริงทุกครั้ง:** บันทึกเวลาได้รับแจ้ง เวลาโทรหน่วยฉุกเฉิน เวลาเริ่มแจ้งบ้าน จำนวนบ้านรับ/ไม่รับ ปัญหาทางเข้า และแผนแก้ไข; สรุปต่อคณะกรรมการและลูกบ้านโดยไม่เปิดข้อมูลส่วนตัว

ตัวชี้วัดที่ควรเริ่มเก็บ (เป้าหมายเสนอให้ปรับตามผลซ้อม): เวลาเริ่มโทร ๑๙๙ หลังรับแจ้ง, เวลาแจ้งบ้าน A หลังเริ่มเหตุ, ร้อยละบ้าน A ที่ยืนยันการรับทราบ, จำนวนบ้าน □□ ที่ส่งต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัย, เวลาเปิดทางรถฉุกเฉิน, อัตราการเข้าร่วมซ้อม และสัดส่วนข้อบกพร่องที่ปิดแล้ว

๑๑. แบบฟอร์ม ก — ข้อมูลสำคัญที่นิติฯ ต้องกรอกก่อนใช้จริง

ช่องกรอก	รายละเอียด
ชื่อ/ที่อยู่/พิกัดหมู่บ้าน	[_____]
เบอร์ป้อมยาม ๒๔ ชั่วโมง	[_____]
ผู้จัดการนิติฯ / เบอร์สำรอง	[_____]
หัวหน้า รปภ. กะกลางวัน / กลางคืน	[_____]
สถานีดับเพลิงท้องถิ่น / เบอร์โดยตรง	[_____]
สถานีตำรวจท้องที่ / เบอร์โดยตรง	[_____]
โรงพยาบาลใกล้สุด / เบอร์ฉุกเฉิน	[_____]
ประตูสำหรับรถดับเพลิง / กุญแจ/วิธีเปิดสำรอง	[_____]
จุดรวมพลหลัก / สำรอง / ผู้รับผิดชอบ	[_____]
หมู่บ้าน/อาคารข้างเคียงที่ควรประสาน	[_____]
วันตรวจเบอร์ล่าสุด / ผู้ตรวจ	[_____]

๑๒. แบบฟอร์ม ข — ทะเบียนปลุกแจ้งบ้าน (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

เหตุวันที่ [___/___/___] เวลาเริ่ม [___] น. ประเภทเหตุ [_____] ระดับ [เหลือง/ส้ม/แดง] กะ [___] ผู้บันทึก [_____]

ลำดับ	โซน	บ้านเลขที่	กดกริ่ง/เคาะ เวลา	โทร เวลา	ผล R/NR/NA	แจ้งใครต่อ
1	A	_____	_____	_____	_____	_____
2	A	_____	_____	_____	_____	_____
3	A	_____	_____	_____	_____	_____
4	A	_____	_____	_____	_____	_____
5	A	_____	_____	_____	_____	_____
6	B	_____	_____	_____	_____	_____
7	B	_____	_____	_____	_____	_____
8	B	_____	_____	_____	_____	_____

ลำดับ	โซน	บ้านเลขที่	กดกริ่ง/เคาะ เวลา	โทร เวลา	ผล R/NR/NA	แจ้งใครต่อ
9	B	_____	_____	_____	_____	_____
10	□	_____	_____	_____	_____	_____

รหัส: R = ตอบรับแล้ว, NR = ยังไม่ตอบรับ, NA = เข้าถึงหน้าบ้านไม่ได้อย่างปลอดภัย; ต้องส่งต่อ **NR/NA** ให้ผู้บัญชาการเหตุและผู้ควบคุมเหตุเมื่อเหมาะสม ห้ามใส่เบอร์โทรหรือข้อมูลส่วนบุคคลใน GitHub สาธารณะ

13. แบบฟอร์ม ค — บันทึกเหตุและส่งต่อกะ

เวลา	เหตุการณ์ / ข้อเท็จจริงที่ทราบ	ผู้ดำเนินการ / หน่วยงาน	ผล / งานค้าง
_____	รับแจ้งจาก _____ จุด _____	_____	_____
_____	โทร 199/191/1669/1784 หมายเลข _____	_____	เลขรับแจ้ง _____
_____	เปิดประกาศ/เสียงตามสาย	_____	_____
_____	แจ้งบ้านโซน A	_____	R ___ / NR ___ / NA ___
_____	แจ้งบ้านโซน B	_____	R ___ / NR ___ / NA ___
_____	เจ้าหน้าที่ภายนอกมาถึง / รับช่วงเหตุ	_____	_____
_____	ประกาศเปลี่ยนระดับ / ยุติเหตุ	_____	_____

สรุปหลังเหตุ: สิ่งที่ทำได้ [_____] / สิ่งที่ขัดข้อง [_____] / ผู้รับผิดชอบแก้ [_____] / กำหนดเสร็จ [_____]

14. แบบฟอร์ม ง — เช็กลิสต์หัวหน้ากะ (ใช้ทุกผลัด)

- ☐ ทราบว่าใครคือผู้บัญชาการเหตุแทนและเบอร์โทรครบ
- ☐ ทดสอบโทรศัพท์/วิทยุ/ไฟฉาย/ไฟสำรอง (ตามรอบ)
- ☐ มีแผนผังบ้าน A/B/C และรายชื่อผู้ประสานงานที่เข้าถึงได้
- ☐ ไม่มีรถขวางประตูฉุกเฉิน เส้นทางดับเพลิง และจุดรวมพล
- ☐ ระบบกริ่ง/เสียงเตือนส่วนกลางพร้อมใช้งาน หรือมีวิธีสำรอง
- ☐ ทราบบ้าน/โซนที่ต้องแจ้งก่อนและเส้นทางที่ไม่เสี่ยง
- ☐ ทราบวิธีเปิดประตูฉุกเฉินเมื่อไฟดับโดยไม่เสี่ยงไฟฟ้า

- ☐ บันทึกอุปกรณ์เสียและรายงานนิติฯ แล้ว
- ☐ ส่งมอบเหตุค้าง/ข้อจำกัดการปฏิบัติให้หัวหน้ากะถัดไป

15. ข้อเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ

ให้มีมติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผน, กำหนดอัตรากำลังขั้นต่ำและกำลังเสริมช่วงกลางคืน, อนุมัติงบสำหรับระบบแจ้งเตือนที่ได้ยินจริงและมีไฟสำรอง, อนุมัติการทำแผนที่โซน/จุดรวมพล, ประสานสถานีดับเพลิงเพื่อร่วมสำรวจ, กำหนดการซ้อมพร้อมตัวชี้วัด, และกำหนดผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกบ้าน

หมายเหตุ: แผนนี้เป็นตัวอย่างด้านการประสานเหตุ ไม่ใช่ข้อวินิจฉัยกฎหมายหรือคู่มือทดแทนการฝึกวิชาชีพดับเพลิง/กู้ภัย ต้องปรับกับข้อกำหนดท้องถิ่น ผังหมู่บ้านจริง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

16. แหล่งอ้างอิงที่ใช้ตรวจสอบแนวปฏิบัติ

1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร — รายงานแจ้งเพลิงไหม้ผ่าน 199: https://webportal.bangkok.go.th/bangkhunthian/page/sub/15401/-/45/info/407357
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ — เหตุด่วนเหตุร้าย 191 [illegible]
3. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ — ระบบแพทย์ฉุกเฉิน 1669: https://www2.niems.go.th/procurement/detail?id=1efea1c4-b86b-6d01-bd96-45d14ee1cade
4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย — สายด่วนนิรภัย 1784: https://ddc.disaster.go.th/
5. การไฟฟ้านครหลวง — MEA Call Center 1130: https://ken.mea.or.th/
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค — PEA 1129 และข้อควรระวังไฟฟ้าช่วงน้ำท่วม: https://www.pea.co.th/news/corporate-news/2106
7. .. [illegible] วางแผนอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อม ออกแล้วไม่กลับเข้าอาคาร: https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/prepare-for-fire/home-fire-escape-plans/
8. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย — แนวทางอพยพหนีไฟ: [illegible]
9. กรุงเทพมหานคร — ตัวอย่างการซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับชุมชน (ก.ค. 2569): https://policy.bangkok.go.th/tracking/frontend/web/index.php?ID=63424&r=site%2Fprojectview

การจัดเก็บเอกสาร: เผยแพร่ได้เฉพาะ “แบบฟอร์มว่าง” และหลักการทั่วไป ส่วนบัญชีเลขบ้านพร้อมข้อมูลติดต่อจริง ข้อมูลความช่วยเหลือส่วนบุคคล และจุดเสี่ยงด้านความมั่นคง ให้จัดเก็บแยก จำกัดผู้มีสิทธิ์ และไม่อัปโหลดขึ้น GitHub สาธารณะ