SANAT VE MULTIMEDYA · EHAM012_

Zoom H5 Ses Kaydedici

Dört kanallı taşınabilir ses kayıt cihazı: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Ses kaydedici ne işe yarar?

02

Özellikler

Kapsül, girişler, değerler

03

Kurulum

Pil, kart, ayarlar

04

Kullanım

Kayıt, seviye, USB

05

Sınıfta

Podcast, saha, bakım

TANITIM

Zoom H5 nedir?

Belgesel, podcast, video sesi ve ses tasarımı için **yüksek kaliteli** kayıt yapan el tipi kaydedici. Üzerindeki **X/Y stereo mikrofon** ile hemen kayda başlar; **iki XLR girişine** harici mikrofon takılabilir.



4 kanal

Aynı anda dört iz kaydı.

Değişebilir kapsül

Farklı Zoom mikrofon kapsülleri takılabilir.

USB ses kartı

Bilgisayarda mikrofon arayüzü olarak çalışır.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



H5: X/Y mikrofon kapsülü ve ekran



Yan ve arka yüzlerdeki girişler



Ürün kutusu

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Sanat ve Multimedya
Envanter kodu	EHAM012_
Envanterdeki adı	Portable Audio Recorder
Ana tablodaki model	ZOOM H1 Essential
Ayrıntı sayfasındaki model	ZOOM H5
Adet · Tedarikçi	1 · COMERCIALFOTO

⚠ Envanterde iki farklı model geçiyor. Bu sunum görsellerin ve kılavuzların ait olduğu **Zoom H5**'i esas alır; laboratuvardaki cihazı kontrol edin.

ÖZELLIKLER

Teknik özellikler

Kayıt	Değer
Kanal	4 iz eşzamanlı
Kalite	24 bit / 96 kHz’e kadar
Biçim	WAV (BWF) veya MP3
Kart	SD / SDHC, 32 GB’a kadar
Kapsül	X/Y (XYH-5), 140 dB SPL

Bağlantı ve güç	Değer
Girişler	2 × XLR/TRS kombo
Fantom güç	Seçilebilir, −20 dB pad
USB	Ses kartı (PC / Mac / iPad)
Güç	2 × AA pil veya USB
Pil ömrü	~10 saat (alkalin)

KURULUM

İlk kullanım hazırlığı

1 Pilleri takın

Arka kapağı açıp 2 adet AA pil takın veya USB ile besleyin.

2 SD kartı takın

Uyumlu SDHC kartı takıp menüden biçimlendirin.

3 Tarih ve saat

İlk açılışta tarih ve saati ayarlayın; dosya adları buna göre oluşur.

4 Kayıt biçimini seçin

Konuşma için WAV 44,1 kHz / 16 bit genellikle yeterlidir.

Uyumlu SD kart listesi ve yazılım güncellemesi için Zoom destek sayfasına bakın; bağlantılar Kaynaklar slaytında.

KULLANIM · 1. ADIM

İlk kayıt

ADIM 1

Kaynağı seçin

L/R düğmesiyle X/Y kapsülü, 1–2 düğmeleriyle XLR girişlerini etkinleştirin.

ADIM 2

Seviyeyi ayarlayın

Konuşurken giriş düğmesini çevirin; göstergeyi −12 dB civarında tutun.

ADIM 3

Kaydedin

Kırmızı kayıt düğmesine basın; bitirince tekrar basın.

⚠ Gösterge **kırmızıya** (0 dB) ulaşırsa ses bozulur ve sonradan düzeltilemez. Emin değilseniz **yedek kayıt** işlevini açın.

KULLANIM · 2. ADIM

Diğer kullanım yolları

USB ses kartı

Bilgisayara bağlayıp Zoom, Meet veya Audacity’de mikrofon olarak.

Kameraya ses

Kulaklık çıkışını kameranın mikrofon girişine bağlama.

Ön kayıt

Kayıt tuşundan önceki 2 saniyeyi de saklar.

Üst üste kayıt

Overdub: mevcut kaydın üzerine yeni iz ekleme.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Okul podcast’i

İki SM58 ile iki kişilik sohbet programı.

Ses haritası

Okul çevresinin seslerini kaydedip haritalama.

Sözlü tarih

Büyükanne ve büyükbabalarla röportaj (sosyal bilgiler).

Müzik kaydı

Sınıf korosunun stereo kaydı.

BAKIM

Cihazı uzun ömürlü kullanmak için

Pil

- Uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın
- Yedek pil bulundurun
- Kayıtta pil göstergesini izleyin

Kapsül

- Kapsülü takıp çıkarırken cihazı kapatın
- Rüzgâr köpüğü kullanın
- Düşmeye karşı koruyun

Dosyalar

- Kayıtları düzenli aktarın
- Kartı cihazda biçimlendirin
- Dosyaları adlandırın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler
Destek sayfası	Web	Yazılım, sürücü
Hızlı kılavuz	PDF	İlk kullanım
Kullanım kılavuzu	PDF	Tüm işlevler
Uyumlu SD kartlar	PDF	Kart seçimi
Ürün videosu	YouTube	Tanıtım

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- ☑ Laboratuvardaki model doğrulandı
- ☑ Tarih ve saat doğru
- ☑ Kulaklıkla test edildi
- ☑ Piller dolu, kart biçimlendirildi
- ☑ Giriş seviyeleri ayarlandı
- ☑ Kayıtlar aktarıldı

Teşekkürler · Sorular?