

ANEXO II – MODELO DE DATOS

La información requerida, se refiere a los casos que cumplan diariamente con el criterio definido en los puntos 1 °) y 2 °) del “Procedimiento”.

TABLA LIQUIDACIONES

Se deberán informar todas las liquidaciones correspondientes al período bajo análisis.

Nombre del archivo: dT100ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Última fecha de lectura de cierre del estado del medidor en el período liquidado.
Nro_Fact	Texto	16		NULL
Tarifa	Texto	2		Tarifa correspondiente al usuario. T1: Tarifa 1 T2: Tarifa 2 T3: Tarifa 3 P2: Servicio de Peaje Tarifa 2 P3: Servicio de Peaje Tarifa 3
SubCatTar	Texto	1		Subcategoría tarifaria. R: Residencial u Otros Residencial G: General u Otros General A: Alumbrado Público V: Asentamientos Categorías A y/o B X: Grandes demandas sin Categorizar
Tension	Texto	1		Nivel de tensión del suministro. A: Alta Tensión M: Media Tensión B: Baja Tensión
Tipo_Fact	Texto	1		NULL
Tipo_Lect	Texto	2		NULL
Tipo_Per	Texto	1		Periodicidad de facturación. M: Mensual B: Bimestral
Nro_Fact_Orig	Texto	16		NULL
Per_Ref_PUREE ¹	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período de referencia. NULL: cuando Cod_Exc_PUREE IS NOT NULL ó Cod_Exc_PUREE IS NOT 'R'
Cod_Exc_PUREE	Texto	1		Código de exclusión al cálculo del PUREE. NULL: cuando no está excluido
Fecha_Emission	Fecha	10	dd/mm/aaaa	NULL
Fecha_Vto_1	Fecha	10	dd/mm/aaaa	NULL
Fecha_Vto_2	Fecha	10	dd/mm/aaaa	NULL

¹ La Distribuidora deberá informar el Per_Ref_PUREE en los casos:

- que resultan excluidos por umbral
- usuarios T1R con consumos mayores a 1.000 kWh bimestrales y suministros T1G, T2 y T3, excluidos del régimen de bonificaciones
- usuarios que en el período base y en el período actual revisten la categoría T1R1 excluidos del régimen de penalidades.

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Cambio_Medidor	Texto	1		S/N: Indica si se produjo un cambio de medidor en el período. No rige para nuevos suministros (consignar N)

TABLA LECTURAS DE ESTADOS

Se deberán informar por cada liquidación, todas las lecturas asociadas a la misma. Esto es, todos los datos correspondientes a la lectura anterior y los correspondientes a la lectura actual.

En caso de que el período haya sido registrado por más de un instrumento (por cambio de equipos de medición) se deberán informar los registros correspondientes a los estados de retiro y colocación.

Se incluirán tantos registros como tipos de energía se liquiden.

Nombre del archivo: dT101ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Nro_Med	Texto	11		Identificación unívoca del medidor instalado en el suministro.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de lectura del estado del medidor.
Tipo_Energia	Texto	1		Tipo de energía. A: Activa R: Reactiva
Tramo	Texto	1		Tramo horario correspondiente a la medición. Cuando Tipo_Energia = 'A' P: Pico R: Resto V: Valle T: Tarifas 1 y 2 Cuando Tipo_Energia = 'R' AND Tarifa <> T3 R: Resto
Tipo_Lect	Texto	2		Tipo de lectura. E: Estimada F: Forzada RI: Real inicial (TPL) RV: Real de verificación (Inspección)
Lectura	Númerico	3 decimales		Estado registrado por el equipo de medición.
Novedad	Texto	1		NULL

TABLA LECTURAS POR LIQUIDACIÓN

Se deberán informar por cada liquidación, todas las fechas de lectura asociadas a la misma. Esto es, la lectura de apertura de ciclo y de cierre.

En caso de que el período haya sido registrado por más de un instrumento de medición se deberá informar un registro por cada medidor.

Nombre del archivo: dT103ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Nro_Fact	Texto	16		NULL
Nro_Med	Texto	11		Identificación unívoca del medidor instalado en el suministro.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período.
Fecha_Inicial	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de lectura inicial del estado del medidor en el período.

TABLA MEDIDORES

Se deberán informar por cada liquidación, los datos correspondientes a los equipos de medición.

Nombre del archivo: dT105ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Nro_Med	Texto	11		Identificación unívoca del medidor instalado en el suministro.
Marca_Med	Texto	25		Marca del Medidor.
Modelo_Med	Texto	15		Modelo del Medidor.
Fecha_Colocacion	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de colocación del equipo de medición.
Constante	Numérico	3 decimales		Constante de lectura del medidor.
Tipo_Med	Texto	1		Tipo de medidor. M: Monofásico T: Trifásico
Tipo_Sum	Texto	1		NULL
Med_Interno	Texto	1		NULL

TABLA ENERGÍA

Se deberá informar por cada liquidación, el detalle de los consumos registrados.

Se incluirán tantos registros como tipos de energía se registren.

Nombre del archivo: dT106ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período.
Nro_Fact	Texto	16		NULL
Tipo_Energia	Texto	1		Tipo de energía. A: Activa R: Reactiva
Tramo	Texto	1		Tramo horario correspondiente a la medición. Cuando Tipo_Energia = 'A' P: Pico R: Resto V: Valle T: Tarifas 1 y 2 Cuando Tipo_Energia = 'R' AND Tarifa <> T3 R: Resto
Consumo	Numérico	3 decimales		Consumo facturado en kWh o kVAr según corresponda. NULL: Cuando (Tipo_Energia = 'R' AND Factor_Potencia IS NOT NULL)
Factor_Potencia	Numérico	3 decimales		Valor del factor de potencia (inductivo) registrado. NULL: Cuando Tipo_Energia = 'A' OR (Tipo_Energia = 'R' AND Consumo IS NOT NULL)

Cuando el campo “Tipo_Energia” = ‘R’, la Distribuidora podrá informar:

- En el campo “Consumo” el valor de la energía reactiva consumida, o
- En el campo “Cos_Fi” el valor registrado (únicamente cuando es inductivo) del coseno de fi.

No se admite que en el campo “Factor_Potencia” se informe 10 (cuando el cos fi $\geq$ 0,75 y < 0,85) y 20 (cuando el cos fi < 0,75).

TABLA POTENCIA

Se deberá informar por cada liquidación, el detalle de las demandas registradas.

Se incluirán tantos registros como tipos de potencia se solicitan (contratada, registrada, máxima) y/o tramos horarios (punta, fuera de punta).

No deberán incluirse en la misma los usuarios de Tarifa T1.

Nombre del archivo: dT107ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Última fecha de lectura de cierre del estado del medidor en el período liquidado.
Nro_Fact	Texto	16		NULL
Tramo	Texto	1		Tramo horario correspondiente a la medición de la potencia. P: Punta F: Fuera de Punta T: Tarifa 2
Tipo_Potencia	Texto	1		Tipo de potencia. C: Contratada R: Registrada en el período M: Facturada
Per_Exceso	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período que se registró el exceso. NULL
Potencia ²	Numérico	3 decimales		Demanda en kW.

² Para usuarios de Tarifa 2, se deberá consignar cuando el valor del campo “Tipo_Potencia” sea “M” (Facturada) el valor máximo entre la potencia contratada y la registrada, “Tipo_Potencia” = “C” y “Tipo_Potencia” = “R” respectivamente.

Para usuarios de Tarifa 3, se deberá consignar cuando el valor del campo “Tipo_Potencia” sea “M” (Facturada) el valor máximo entre la potencia contratada, la convenida y la registrada.

Se entiende por “...la convenida...” a lo enunciado en el Capítulo 5, Inciso 5 del Subanexo 1 del Contrato de Concesión.

Para las liquidaciones correspondientes a “Asentamientos Categorías A y/o B” se deberá consignar solamente la potencia registrada. Es decir, dichas liquidaciones poseerán un solo registro en la Tabla 107. Para dicho registro, el valor del campo “Tipo_Potencia” será igual a “R”.

TABLA CONCEPTOS FACTURADOS

Se deberán informar con la primera entrega de información, la totalidad de los conceptos que conforman la nómina del sistema de facturación, consignándose los mismos con idéntica desagregación que la utilizada en las facturas que se remiten a los usuarios.

En sucesivas entregas, sólo se deberán informar las novedades en caso de corresponder.

Nombre del archivo: dT108ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Cod_Con	Texto			Identificación unívoca del concepto facturado.
Tipo_Con	Texto	1		Tipo de concepto facturado. 1: Sujeto a Impuestos 2: Impuestos, Contribuciones y Gravámenes 3: No Tarifario
Descripción	Texto	255		Descripción unívoca del concepto facturado.
Alicuota	Numérico	6 decimales		NULL

TABLA MONTOS POR LIQUIDACIÓN^{3 4}

Se deberán informar los importes que conforman cada una de las liquidaciones, con idéntica desagregación que la utilizada en las facturas que se remiten a los usuarios.

Nombre del archivo: dT109ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período.
Nro_Fact	Texto	16		NULL
Cod_Con	Texto			Identificación unívoca del concepto.
Monto	Númérico Con Signo	2 decimales		Monto del concepto.

³ Como consecuencia de la incorporación del Factor de Estabilización (FE), resulta necesario solicitar que los ajustes de dicho factor que se informen en la presente tabla, discriminen (con distintos conceptos) entre el FE y los ajustes de dicho factor, independientemente de que al usuario le llegue en un sólo renglón (neteado).

A su vez, hay que tener en cuenta que existen al menos cinco (5) tipos de ajustes por factor.

- El 1º. Ajuste FE por error en la determinación del factor.
- El 2º. Ajuste FE por resolución de reclamo.
- El 3º. Ajuste FE por cierre de año.
- El 4º. Ajuste FE por cambio de titularidad.
- El 5º. Ajuste FE por baja de suministro.

En resumen, necesitamos que para cada uno de los ajustes antes mencionados, utilicen distintos códigos de concepto y que a su vez, sean nuevos en el sistema y distintos del Factor de Estabilización en sí mismo.

⁴ Como consecuencia de la incorporación del Factor de Estabilización PUREE (FEP), resulta necesario solicitar que los ajustes de dicho factor que se informen en la presente tabla, discriminen (con distintos conceptos) entre el FEP y los ajustes de dicho factor, independientemente de que al usuario le llegue en un sólo renglón (neteado).

A su vez, hay que tener en cuenta que existen al menos cinco (5) tipos de ajustes por factor.

- El 1º. Ajuste FEP por error en la determinación del factor.
- El 2º. Ajuste FEP por resolución de reclamo.
- El 3º. Ajuste FEP por cierre de año.
- El 4º. Ajuste FEP por cambio de titularidad.
- El 5º. Ajuste FEP por baja de suministro.

En resumen, necesitamos que para cada uno de los ajustes antes mencionados, utilicen distintos códigos de concepto y que a su vez, sean nuevos en el sistema y distintos del Factor de Estabilización PUREE en sí mismo y también distintos a los códigos correspondientes al FE.

TABLA PERÍODO REFERENCIA PUREE

Se deberán informar por cada liquidación, el período de referencia asociado.

Nombre del archivo: dT112ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Per_Ref_PUREE	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período de referencia.
Días	Numérico	Entero		Cantidad de días registrados para dicho período.
Consumo	Numérico	Entero		Consumo facturado en kWh.

TABLA BENEFICIARIOS DE TARIFA SOCIAL

Se deberá informar aquellas liquidaciones de la **TABLA LIQUIDACIONES** cuyo usuario sea beneficiario de la Tarifa Social.

Nombre del archivo: dT115ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Última fecha de lectura de cierre del estado del medidor en el período liquidado.
Nro_Res	Numérico	Entero		Número de Resolución aplicada para el cálculo del cargo fijo y variable.
Año_Res	Numérico	Entero		Año de la Resolución aplicada para el cálculo del cargo fijo y variable.
Motivo	Texto	2		Motivo por el cual se concede la eximición al último cuadro tarifario. AA: No posee agua por red. AC: Vivienda con local. AG: No posee red de agua y gas. EE: Electrodependiente. EP: Eximición ENRE. ES: Entidad Social. GG: No posee gas natural. MH: Vivienda múltiple. SB: Servicios Básicos.
Condicion_Usuario	Texto	1		Indica la condición del usuario respecto del régimen de eximiciones. P: Usuario pre-existente en el régimen de eximidos al momento de la implementación de la Tarifa Social. E: Usuario que Egresó del régimen de beneficiarios de la Tarifa Social. I: Usuario que Ingresa al régimen de beneficiarios de la Tarifa Social.
Fecha_Vigencia	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de Alta o Baja del beneficio de Tarifa Social a partir de la cual se modifica la condición del usuario. NULL: cuando Condicion_Usuario = 'P'

TABLA ACTIVIDADES / SUBSIDIO

Se deberán informar por cada liquidación, los datos correspondientes al uso del suministro, el código de actividad según en Codificador de Actividades (AFIP Res Gral 485/1999), y si el usuario renuncio voluntariamente al Subsidio del Estado Nacional, lo sigue percibiendo o le corresponde la quita.

Nombre del archivo: dT128ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período.
Nro_Fact	Texto	16		NULL
Fecha_Emision	Fecha	10	dd/mm/aaaa	NULL
Uso	Texto	2		Código de identificación correspondiente al uso del suministro. AP: Alumbrado Público. CO: Comercio. IN: Industria. OB: Obra. OF: Organismos Oficiales. RE: Residencial. SG: Servicios Generales.
Cod_Actividad	Texto	6		Código de actividad según el “Codificador de Actividades – Resolución General N° 485/1999 de la Administración Federal de Ingresos Públicos”. NULL: cuando Tarifa = ‘T1’ y SubCatTar = ‘R’ NULL: cuando Tarifa = ‘T2’ y Uso = ‘RE’ NULL: cuando Tarifa = ‘T3’ y Uso = ‘RE’
Porcentaje	Numérico	5 decimales		Porcentaje del Precio Estacional No Subsidiado a Aplicar. Los valores a consignar deberán ser por unidad, ejemplo para 100% consignar el valor 1 (uno).
Observa	Texto	1		Indica si mantiene el Subsidio del Estado Nacional, renuncia a él voluntariamente o deja de percibir el mismo por decisión oficial (Condición respecto al Subsidio al momento de emitir la factura). X: Factura SIN Quita del Subsidio del Estado Nacional ⁵ (Exceptuada a la Resolución SE N° 1301/2011). C: Factura con Subsidio del Estado Nacional ⁶ . R: Renuncia voluntaria al Subsidio del Estado Nacional. P: Factura CON Quita del Subsidio del Estado Nacional (sin subsidio).

⁵ Usuarios incluidos en el registro de Excepciones a la Resolución SE N° 1301/2011, que justifiquen y acrediten no poder afrontar los Precios de Referencia Estacionales de la Energía No Subsidiada ó aquellos usuarios que en el futuro acrediten tal condición o condición similar.

⁶ Usuarios que continúan percibiendo el Subsidio del Estado Nacional y que no están incluidos en apartado precedente.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Motivo	Texto	255		NULL
Fecha_Vigencia ⁷	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha a partir de la cual el usuario deja de percibir el Subsidio del Estado Nacional. NULL: cuando Observa = X NULL: cuando Observa = C ⁸

⁷ La Empresa deberá informar la fecha a partir de la cual el usuario deja de percibir el Subsidio del Estado Nacional cuando el campo “Observa” sea “R” ó “P” (Renuncia voluntaria al Subsidio del Estado Nacional o Factura CON Quita del Subsidio del Estado Nacional respectivamente).

⁸ Cuando la liquidación informada se corresponda con una de doble talón de pago (talón de pago con subsidio y talón de pago sin subsidio) la Empresa deberá informar la fecha a partir de la cual el usuario deja de percibir el subsidio del Estado Nacional para realizar la valoración del Talón de Pago Sin Subsidio. En estos casos el valor consignado en el campo “Observa” debe ser “C” (Factura con Subsidio del Estado Nacional).

TABLA AÑO MÓVIL

Se deberán informar por cada liquidación, los datos correspondientes al cargo fijo y variable, valorizados según el cuadro tarifario vigente (a la fecha de la facturación que incluya este cálculo), de cada facturación del año móvil utilizado para la determinación del Factor de Estabilización (FE).

Nombre del archivo: dT129ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Nro_Fact	Texto	16		Identificación unívoca de la factura emitida.
Fecha_Emision	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de emisión de la factura.
Cargo_Fijo	Numérico	2 decimales		Cargo fijo valorado según el cuadro tarifario de la Resolución SE 1301/2011. NULL
Cargo_Variable	Numérico	2 decimales		Cargo variable valorado según el cuadro tarifario de la Resolución SE 1301/2011. NULL
Cargo_Fijo_628	Numérico	2 decimales		Cargo fijo (Pleno) valorado según el cuadro tarifario de la Resolución ENRE 628/2008 vigente. NULL
Cargo_Variable_628	Numérico	2 decimales		Cargo variable (Pleno) valorado según el cuadro tarifario de la Resolución ENRE 628/2008 vigente. NULL
Subsidio_628	Numérico	2 decimales		Subsidio del Estado Nacional valorado según el cuadro tarifario de la Resolución ENRE 628/2008 vigente (valor pleno – valor subsidiado). NULL
Cargo_Fijo_324	Numérico	2 decimales		Cargo fijo valorado según el cuadro tarifario de la Resolución ENRE 324/2008 (356/2008). NULL
Cargo_Variable_324	Numérico	2 decimales		Cargo variable valorado según el cuadro tarifario de la Resolución ENRE 324/2008 (356/2008). NULL
Tipo_Per	Texto	1		Periodicidad de facturación. M: Mensual B: Bimestral
Consumo	Numérico	Entero		Consumo facturado en kWh.
Dias	Numérico	Entero		Días del período.

TABLA AÑO MÓVIL PUREE

Se deberán informar por cada liquidación, los datos correspondientes al c al Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica – PUREE, valorizados según el cuadro tarifario vigente (a la fecha de la facturación que incluya este cálculo), de cada facturación del año móvil utilizado para la determinación del Factor de Estabilización PUREE (FEP).

Nombre del archivo: dT130ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Nro_Fact	Texto	16		Identificación unívoca de la factura emitida.
Fecha_Emision	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de emisión de la factura.
Energia_Excedida	Numérico			Energía excedida en kWh.
Días	Numérico	Entero		Días del período.
Exceso_Val	Numérico	2 decimales		Energía excedida valorizada según el cuadro tarifario (Pleno) de la Resolución SE 1301/2011. NULL
Exceso_Val_628	Numérico	2 decimales		Energía excedida valorizada según el cuadro tarifario (Pleno) de la Resolución ENRE 628/2008 vigente. NULL
Exceso_Val_324	Numérico	2 decimales		Energía excedida valorizada según el cuadro tarifario de la Resolución ENRE 324/2008 (356/2008). NULL

TABLA MONTOS POR LIQUIDACIÓN TALÓN DE PAGO SIN SUBSIDIO^{9 10}

Se deberán informar la totalidad de importes que conforman el Talón de Pago Sin Subsidio de cada una de las liquidaciones que se emitan con doble talón de pago, con idéntica desagregación que la utilizada en el talón de pago con subsidio.

Nombre del archivo: dT131ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período.
Nro_Fact	Texto	16		NULL
Cod_Con	Texto			Identificación unívoca del concepto.
Monto	Númérico Con Signo	2 decimales		Monto del concepto.

⁹ Como consecuencia de la incorporación del Factor de Estabilización (FE), resulta necesario solicitar que los ajustes de dicho factor que se informen en la presente tabla, discriminen (con distintos conceptos) entre el FE y los ajustes de dicho factor, independientemente de que al usuario le llegue en un sólo renglón (neteadado).

A su vez, hay que tener en cuenta que existen al menos cinco (5) tipos de ajustes por factor.

- El 1º. Ajuste FE por error en la determinación del factor.
- El 2º. Ajuste FE por resolución de reclamo.
- El 3º. Ajuste FE por cierre de año.
- El 4º. Ajuste FE por cambio de titularidad.
- El 5º. Ajuste FE por baja de suministro.

En resumen, necesitamos que para cada uno de los ajustes antes mencionados, utilicen distintos códigos de concepto y que a su vez, sean nuevos en el sistema y distintos del Factor de Estabilización en sí mismo.

¹⁰ Como consecuencia de la incorporación del Factor de Estabilización PUREE (FEP), resulta necesario solicitar que los ajustes de dicho factor que se informen en la presente tabla, discriminen (con distintos conceptos) entre el FEP y los ajustes de dicho factor, independientemente de que al usuario le llegue en un sólo renglón (neteadado).

A su vez, hay que tener en cuenta que existen al menos cinco (5) tipos de ajustes por factor.

- El 1º. Ajuste FEP por error en la determinación del factor.
- El 2º. Ajuste FEP por resolución de reclamo.
- El 3º. Ajuste FEP por cierre de año.
- El 4º. Ajuste FEP por cambio de titularidad.
- El 5º. Ajuste FEP por baja de suministro.

En resumen, necesitamos que para cada uno de los ajustes antes mencionados, utilicen distintos códigos de concepto y que a su vez, sean nuevos en el sistema y distintos del Factor de Estabilización PUREE en sí mismo y también distintos a los códigos correspondientes al FE.

TABLA PERÍODOS AÑO MÓVIL PUREE

*Se deberán informar por cada liquidación de la **TABLA LIQUIDACIONES** que posea el Factor de Estabilización PUREE (FEP) la cantidad de facturas involucradas en el año móvil. Es decir, se deberá informar el denominador utilizado en la fórmula del FEP.*

Nombre del archivo: dT133ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período.
NPeriodos	Numérico	Entero		Se deberá consignar el numerador utilizado en la fórmula para el cálculo del FEP (cantidad de períodos involucrados en el año móvil en el marco del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica)

TABLA ATRIBUTOS DE IMPUESTOS POR USUARIO

Se deberán informar los atributos impositivos de cada usuario por código de concepto de impuestos por los cuales son afectados los conceptos tarifarios.

Nombre del archivo: dT121ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período.
Cod_Con_Imp	Texto			Identificación unívoca del código de concepto del impuesto.
Alicuota	Numérico	6 decimales		Alícuota del impuesto facturado. Por ejemplo: IVA del 21% consignar 0,210000

Aclaración:

Según la definición de la Tabla108 – TABLA CONCEPTOS FACTURADOS, todo registro con valor 1 (UNO) en el campo “Tipo_Con” formará parte de la base imponible sujeta a impuestos.

TABLA FE / FEP ACUMULADO

Se deberán informar los valores acumulados tanto del “Factor de Estabilización” (FE) como del “Factor de Estabilización PUREE” (FEP) para cada registro de la **TABLA LIQUIDACIONES** que posea Ajuste Anual FE y/o FEP en la **TABLA MONTOS POR LIQUIDACIÓN**.

Nombre del archivo: dT122ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período.
Acum_FE	Numérico	2 decimales		Valor acumulado correspondiente al Factor de Estabilización (FE).
Acum_FEP	Numérico	2 decimales		Valor acumulado correspondiente al Factor de Estabilización PUREE (FEP).

Aclaración:

- Los datos consignados en los campos “Acum_FE” y “Acum_FEP” deberán ser los valores acumulados y/o saldos (para la segunda cuota en adelante) previos a la determinación del Tope del 20% -Nota ENRE Nro 109.716 (EDESUR) y 109.717 (EDENOR)-.
- Toda liquidación que posea Ajuste Anual FE / FEP (ya sea por la metodología del Tope del 20% o no) deberá contener registros en la mencionada Tabla.

Tabla140 – TABLA CONSUMOS BIMESTRALES

*Se deberá informar los valores correspondientes al período bimestral leído para la determinación del Escalón Tarifario y del Ahorro -en caso de corresponder- para cada registro de la **TABLA LIQUIDACIONES** encuadrado en Tarifa 1 – Pequeñas Demandas.*

Nombre del archivo: dT140ddmmaa.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período. (FK Tabla100)
Fecha_Inicial	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de lectura inicial del estado del medidor en el período.
Fecha_Lect_Med	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura del medidor del período real a facturar mensualmente para la determinación del escalón tarifario.
Días	Numérico	Entero		Días del período real a facturar mensualmente para la determinación del escalón tarifario.
Consumo	Numérico	Entero		Consumo en kWh del período real a facturar mensualmente para la determinación del escalón tarifario.

TABLA REFACTURACIÓN ARTÍCULO 12

*Se deberá informar por única vez el consumo en kWh del período según los lineamientos del Artículo 12 de la Resolución ENRE 0001/2016, refacturados o no, para cada registro de la **TABLA LIQUIDACIONES** encuadrado en Tarifa 1 – Pequeñas Demandas.*

Nombre del archivo: Refa_Art12.txt

Separador de campo: | (pipe), con delimitador de línea (CR+LF).

Campo	Tipo	Tamaño	Formato	Descripción
Id_Sistema	Texto	1		M: Pequeñas demandas C: Medianas, Grandes demandas y Servicio de Peaje
Id_Usuar	Texto	12		Nº de identificación única del usuario.
Fecha_Lect	Fecha	10	dd/mm/aaaa	Fecha de la lectura de cierre del estado del medidor en el período. (FK Tabla100)
Cuadro_Refa	Texto	3		Indica a que cuadro tarifario se facturó el consumo. 200: 200 \$/MWh 250: 250 \$/MWh 320: 320 \$/MWh
Consumo	Numérico	Entero		Consumo en kWh del período.
Monto	Numérico	2 decimales	con signo	Monto del ajuste según el Artículo 12 de la Resolución 0001/2016 sin impuestos. Signo +: Débito para el usuario Signo -: Crédito para el usuario

Notas:

Archivo que no contenga registros no deberá remitirse.

Referencias:

Nombre del archivo: dTxxxddmmaa.txt

Donde:

d:	Distribuidora (N: EDENOR, S: EDESUR)
T:	Indica que es tabla (no debe modificarse).
xxx:	Número de Tabla (100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 128, 129, 130, 131 y 133)
ddmmaa:	día, mes y año de extracción de las tablas.
.txt:	Extensión del archivo (no debe modificarse).