# 尺寸: 390\*110MM; 材质: 105G双铜, 折页方式:风琴折

# 멀티기능 버튼 상태표시 LED 충전 포트 전원 스위치 (On/Off) 볼륨+ / 다음곡 볼륨- / 이전곡 MD 이어폰 자동줄감기(우) — 이어폰 자동줄감기(좌)

1. 명칭 및 기능

#### 2. 주의사항

- 1) 소음에 의한 청력 손실이 발생할수 있으니 적당한 볼륨 크기로 청취하시기 바랍니다.
- 2) 운전시에는 주위소리가 들리지 않아 사고의 위험이 있으니 청취를 삼가해 주시기 바랍니다.
- 3) 위험한 상황에서는 안전을 위해 주의해서 사용하거나 일시적으로 사용을 중지하시기 바랍니다.
- 4) 자가수리 또는 임의분해를 하시면 서비스를 받을 수 없습니다.
- 5) 본제품은 생활방수 이상의 방수기능은 지원하지 않음으로 직접적인 물기등의 접촉은 삼가해주시길
- 6) 배터리의 임의교체 및 비규격 충전기를 사용시 제품의 이상을 초래할수 있으며, 이에 대한 서비스는 받을 수

2

# 3. 구성품

- 블루투스헤드셋 MK900 이어캡 3set(대,중,소) Micro 5Pin 케이블
- 사용 설명서

## 4. 사용 방법

- 1) 내장 일체형의 배터리 사용으로 배터리 교체없이 USB 충전케이블을 통해 번거로움 없이 사용이 가능합니다. (동봉된 케이블이 아닐경우 배터리가 손상될 수
- 2) 충전케이블 연결후 상태표시 LED에 빨간색이 들어오며 충전중임을 표시합니다. 이때 전원은 off상태로 유지하길 권장합니다.
- 3) 완전방전후 충전까진 3시간정도 소요되며 충전 완료시 상태표시 LED의 빨간색이 꺼집니다.

- 1) "ON"으로 누르면, 진동과 함께 "전원이 켜졌습니다" 라는 음성메시지가 나옵니다. 빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜빡이면 기기와 페어링 할 준비가 되었음을
- 2) 스위치를 "OFF"로 하면 전원이 꺼지면서 "전원이 꺼집니다"라는 음성메시지가 나옵니다.

#### 자동 절전 기능

헤드셋에서 연결할 Bluetooth 장치를 3분안에 찾지 못하면 자동으로 전원이 꺼져 배터리를 절약할수 있습니다.

3

#### 한글음성 안내 메시지

①전원이 켜졌습니다 ②전원이 꺼집니다 ③등록대기 상태입니다 ④블루투스가 연결되었습니다 5)블루투스 연결이 종료되었습니다 ⑥배터리가 부족합니다 기등록이 완료되었습니다 ®전화가 왔습니다 ⑨한국어 모드입니다 ⑩배터리 충전이 필요합니다

#### 휴대폰에 헤드셋 페어링 하기

- 1) 휴대폰이 켜져 있고 Bluetooth 기능이 활성화 되어 있는지 확인하십시오.
- 2) 헤드셋이 충전되어 있고 켜져 있는지 확인하십시오.
- 3) 스위치를 켜면 5초 후에 "등록대기 상태입니다"라는 음성메시지가 나오고, LED가 빨간색과 파란색으로 깜빡거리기 시작하면 헤드셋이 페어링 모드로
- 4) 연결하고자 하는 휴대폰의 블루투스 설정 메뉴에서 블루투스 기기를 검색하고 MK900을 선택하면 "블루투스가 연결되었습니다"라는 메시지가
- \*헤드셋의 pin code를 입력하라는 메시지가 표시되면 "0000"을 입력하십시오.

# MACBING

사용 설명서 (MK900)



본 제품 사용전 올바른 사용을 위해 반드시

### 다중연결 (멀티페어링)

1) "MK900"블루투스 헤드셋은 2개의 스마트기기와 동시에 등록(멀티페어링)이 가능합니다.

1

- 2) 첫번째 연결 등록된 스마트기기와 연결 해제후 "MK900"블루투스 헤드셋의 전원을 껏다 켠후, 두번째 스마트기기와 같은 방법으로 연결등록(페어링)
- 3) 두번째 스마트기기와 연결 등록된 상태에서 첫번째 스마트기기의 블루투스를 활성화하면 자동등록이 되며 2대의 스마트기기에서 동시에 사용이 가능합니다.

# 볼륨 버튼 사용방법

- 1) "+" 또는 "-" 짧게 한번 누름 : 다음곡 재생/이전곡 재생
- 2) "+" 또는 "-" 길게 누름 : 단계별로 비프음과 함께 볼륨증가/감소 (15단계이며, 최대치가 되면 연속적인 비프음)
- 3) "-" 더블클릭 : 이퀄라이저 조절 저음보강/중간/고음보강 순서로 음색변경 (초기값은 저음보강)

#### 통화 및 재생

"멀티버튼"하나로 통화, 음원재생, 재생중 통화등 다양한 기능을 조작할 수 있으며 전화가 왔을경우 음성메시지를 통해 알려드립니다.

전화가 오면 본체에서 진동과 이어폰을 통한 수신음이 울리며 이때 통화버튼을 짧게 클릭하여 통화를 하고 다시 통화버튼을 짧게 클릭하여 통화를 종료합니다. 부득이하게 통화거절시에는 통화버튼을 짧게 두번 클릭하면 전화를 받을 수 없습니다. 통화버튼을 더블 클릭 시 마지막 발신번호로 재발신

- 통화도중 볼륨 "-"버튼을 더블클릭하면 이어폰과 스마트기기가 양방향 으로 전환됩니다. 헤드셋으로 받다가 스마트기기로 통화하고 싶을 때 혹은 반대로 통화하고 싶을 때 사용합니다.

플레이버튼을 클릭하여 재생과 일시정지가 가능하며 볼륨 "+", "-"버튼을 짧게 클릭하면 이전곡/다음곡 재생이 가능합니다.

4) 자동 꺼진 기능

헤드셋과 휴대폰이 수신거리에서 벗어났을때 연결이 해제될 경우 "블루투스 연결이 해제 되었습니다" 라는 음성메시지로 알려주며 3분안에 자동으로

다시 연결됩니다. 그러나 10분 이내에 수신거리 내로 연결되지 않으면 전원이 자동으로 꺼집니다.

전원off후 충전시 통화/재생 멀티버튼을 3초간 길게 클릭하면 파란색 LED가 깜빡 거리며 초기값으로 돌아갑니다. 이때 페어링값은 초기화 됩니다.

### 5. 상세 사양

- 모델명 : MK900 (넥밴드형 블루투스 스테레오 헤드셋)
- 색상 : 블랙, 그레이, 실버, 화이트, 메탈핑크
- 블루투스 규격 : CSR V4.1+EDR
- 블루투스 프로파일 : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Transmitting Power: Class 2 • 유닛: 10mm / 다이나믹 드라이버
- 블루투스 수신가능 거리 : 10M
- 운용주파수 : 2.4026GHz ~ 2.480GHz • 충전시간: 3.5시간 내외
- 통화시간 : 최대 12시간
- 음악재생시간 : 최대 10시간 • 대기시간 : 최대 108시간
- 배터리 : 180mAh (충전식 리튬이온 폴리머 배터리)
- 작동온도: -15도 ~ 55도
- 충전방식 : USB to Micro 5 Pin 충전식
- 6세대 CVC노이즈 감소기능과 에코제거 기술 탑재 자동 off 기능
- · Battery status check
- 무게 : 54g
- KC인증 : MSIP-CRI-gdL-MK900
- 배터리 안전인증 : XU100690 -16002B

MACBING

서비스센터 070-4907-2125

5

6

7

8