U1
Switch_SMD_2p
CH_PD
PM
GND

R31
100R
U2
Switch_SMD_2p
GPIO0
PM
GND

R25
14R
SW1A
????6x6x4.3
RX
GND

U6
????
GND
J2 BAT PADS
PM
GND
ZH 1.5MM J3

BAT+
R10
10K
Q5
CJ3401
S
G
D
GPIO12
R21 10K
R9
100K
Q4
S8050
GND
R11
4.7K
R12
1K
ADC_IN
C29
104
GND

PREVGL
CUS10S30/1N5819
D3
D4
CUS10S30/1N5819
GND
C12
4.7UF,50V
D2
CUS10S30/1N5819
PREVGH
L1
10UH,1A
3.3V
C10
10UF,25V
GDR
Q6
CJ3400
C13
1UF,50V
RESE
R19
10K
R20
0.47
GND

GDR
RESE
1UF,50V C19
1UF,50V C21
GPIO4 BUSY
GPIO2 RES
GPIO0 DC
GPIO15 CS
GPIO14 SCLK
GPIO13 SDI
3.3V
J5
??????
1UF,50V C17
1UF,50V C18
1UF,50V C20
1UF,50V C22
PREVGH
1UF,50V C23
1UF,50V C24
PREVGL
1UF,50V C26
MP
GND

104
C2
3.3V
GND
U4
CH340C
V3
VCC
R232
TXD
RXD
UD+
UD-
CTS
DSR
RI
DCD
DTR
RTS
GND
USBD+
USBD-
RX
TX
R5
10K
GPIO0
Q2
S8050
10K
R6
Q3
S8050
CH_PD
VIN=5V
Q1
CJ3400
R1
100K
GND

U9
8266
REST
ADC
CH_PD
GPIO16
GPIO14
GPIO12
GPIO13
VCC
TXD
RXD
GPIO5
GPIO4
GPIO0
GPIO2
GPIO15
GND
TX = GPIO1
RX = GPIO3
GPIO5
GPIO4
GPIO0
GPIO2
GPIO15
SCL
SDA
ADC_IN
CH_PD
GPIO16
GPIO14
GPIO12
GPIO13
3.3V
GPIO13-MOSI
GPIO12-MISO
GPIO14-CLK

3.3V
10KR13
10KR14
10KR15
10KR16
10KR17
10KR18
REST
CH_PD
GPIO0
GPIO2
TX
GPIO15
GND
CH_PD
C9
105
GND

GND

U10
????
BAT+
PM
GND
U11
ME6210A33M3G
VIN
OUT
GDN
C11
10UF,16V
C14
10UF,16V
GND
L2
10UH,500ma
D5
CUS10S30/1N5819
C25
10UF,25V
U13
AP3032
VIN
SW
OV
CTRL
GND
FB
C15
10UF,16V
GND
R22
78.7k
R26
5.1K
R27
14R
GND
J4
??????
MP
GND
10K
RV1
C3
2.2UF
GND
Minimum brightness
R22 80.2K>78.7K>76.8K

J1
USB_C_Receptacle_USB2.0
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
USBD-
USBD+
S1
A1
GND
GND
R2 5.1K
R3 5.1K
GND
104
C1
GND
R4 0.5R
C4
104
C5
10UF,16V
VIN=5V
D1
LED
R7
10K
U7
TC4056
VCC
CE
CHRG
STDBY
BAT+
TEMP
PROG
GND
BAT+
C6
10UF,16V
C7
10UF,16V
R8
10K
GND
ME6211/ME6219
SOT23-3
U8
ME6210A33M3G
VIN
OUT
GDN
C8
10UF,16V
C27
10UF,16V
C36
100UF,10V,3528B
C28
100UF,10V,3528B
GND
R28
0R
3.3V
3.3V

microSD
J6
Micro_SD_Card
GPIO13-MOSI
GPIO12-MISO
GPIO14-CLK
GPIO5 CS
GPIO13 SDI
GPIO14 SCLK
GPIO12 DO
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
SHIELD
3.3V
C16
104
GND
R29
10K
3.3V
10K R30
GPIO14 SCLK
10K R24
GPIO13 SDI
3.3V
GND

U3
SMS05C
USBD+
USBD-
VIN=5V
GND

U14
SHT30-DIS
3.3V
ADDR
RESET
R
VDD
VSS
SDA
SCL
ALERT
SDA1
SCL1
GND
3.3V
GPIO12
100R
R34
Q7
CJ3400
R33
100K
GND

U12
BL8025T
SCL1
SDA1
R23
330R
R32
330R
SCL
SDA
T1(CE)
SCL
FOUT
NC
TEST
VDD
FOE
NC
SDA
T2(VPP)
GND
/INT
NC
NC
3.3V
GND

Glycyrrhizic acid not sour
Sheet: /
File: ??????.sch
Title: 8266 GXEPD2 MICRO-SD
Size: A3
Date: 2022-04-08
Rev: V2.4
KiCad E.D.A. kicad (5.1.12)-1
Id: 1/1