

1 스마트 도어락 K100 모드 설명

K100은 디지털 모드와 스마트 모드 두 가지로 사용할 수 있습니다

디지털 모드

기본적인 도어락 기능만 제공

- 암호로만 문 열기
- 지문으로 문 열기
- 카드로 문 열기
- 키패드에서 직접 설정
- 스마트폰 연결 불가

스마트 모드

스마트폰 앱 연결로 추가 기능 제공

- 모든 기본 기능 사용 가능
- 스마트폰으로 문 열기
- 원격 잠금/해제
- 출입 기록 확인
- 알림 기능 제공
- HomeKit/아가라 연결

기능 비교표

기능	디지털 모드	스마트 모드
암호/지문/카드	○ 가능	○ 가능
스마트폰 연결	✗ 불가능	○ 가능
원격 제어	✗ 불가능	○ 가능
출입 기록/알림	✗ 불가능	○ 가능
설정 방법	키패드만	키패드+앱
Wi-Fi 필요	✗ 불필요	○ 필요

설치 기사님 참고사항

디지털 모드:

- Wi-Fi 설정 불필요
- 키패드만으로 모든 설정
- 스마트폰 미사용 고객 권장

스마트 모드:

- Wi-Fi 연결 필수
- 앱 설치 필요
- 설치 후 모드 변경 가능

**⚠ 설치 전 필수 확인사항**

도어락 설정모드 진입을 위해 후면 배터리 커버를 열고

R 버튼을 누르시면 됩니다.

설정이 완료되면 반드시 배터리 커버를 다시 닫아주세요.

📱 키패드 메뉴 설정 방법**1 영어 메뉴로 변경하기**

키패드에 "0" 버튼을 누르면 영어 메뉴로 바뀝니다

(For English, press 0)

💡 참고사항

도어락 설정모드 진입 "R"버튼을 누르면 아래와 같은 음성이 제공됩니다:

- '사용자를 등록하려면 1 누르세요'
- '사용자를 삭제하려면 2 누르세요'
- '음량을 설정하려면 3 누르세요'
- 'Home Kit 연결하려면 4 누르세요'
- 'RF447 모뎀 등록 5 누르세요'
- '아가라 홈 연결 설정은 6 누르세요'

🔧 기능별 설정 방법

설정 기능	버튼 조작	완료 단계
사용자 추가	R → 1	지문/NFC/암호를 추가합니다
사용자 삭제	R → 2	삭제할 사용자 ID를 입력하고 "√"를 누릅니다
음량 설정	R → 3	음량 레벨 입력/무음 음성 설정
HomeKit 연결	R → 4	HomeKit 설정 코드 스캔
RF447 등록	R → 5	송신기의 "5"를 눌러서 등록
Aqara App 연결	R → 6	Aqara Home 앱 사용 및 웹페이지에서 코드 입력
언어 설정	R → 0	언어 변경 (국문 → 영문)
초기화	R → 길게	디지털 모드: "√"를 누릅니다 스마트 모드: 관리자 비밀번호/지문 확인 후 "√"를 누릅니다

🔧 설치 완료 후 체크리스트

- ☒ 배터리 커버가 제대로 닫혔는지 확인
- ☒ 도어락이 정상적으로 잠기고 열리는지 테스트
- ☒ 등록된 지문/암호/카드가 모두 작동하는지 확인
- ☒ 고객에게 사용법 간단히 설명

3



디지털 모드 사용자 등록하기

(앱 사용 안 함 - 키패드로만 등록)

꼭 알아두세요!

- 디지털 모드에서는 사용자 2번부터 등록됩니다
(나중에 스마트 모드로 바꿀 때를 대비해 1번은 비워둡니다)
- 등록 순서: 지문 → 스마트키 → 비밀번호 (원하는 것만 등록 가능)

사용자 등록 방법 (간단 설명)

1. R 버튼 → 1번 버튼 순서로 누르면 등록 시작
2. 처음 등록되는 사용자의 ID는 항상 **2번**부터 시작
3. 한 사람 등록이 끝나야 다음 사람을 같은 방법으로 등록 가능
4. 두 번째 등록 시 ID는 **3번**, 그 다음은 **4번** ... 이런 식으로 번호가 자동 증가
5. 이 ID 번호는 나중에 디지털 모드에서 특정 사용자 삭제할 때 사용됨

1 시작하기

도어락 배터리 커버를 열고 **[R]** 버튼을 짧게 누릅니다

2 사용자 등록 선택

안내 멘트가 나오면 키패드에서 **[1]** 번을 누릅니다

3 지문 등록

같은 손가락을 센서에 **3~4번** 대기
"등록 성공" 나오면 **확인(✓)** 버튼 누르기

4 스마트키 등록

스마트키(카드)를 센서에 가까이 대기
"등록 성공" 나오면 다음 단계로 자동 이동

5 비밀번호 등록

6~10자리 숫자 입력 후 **확인(✓)** 누르기
"등록 성공" 나오면 완료

✓ 완료!

등록이 모두 끝나면 도어락에서 "사용자 등록 성공" 멘트가 나옵니다

현장에서 꿀팁

지문만 쓰는 고객: 3단계(지문 등록)까지만 하고 끝내면 됩니다

중간에 실수했을 때: **[이전(<)]** 버튼 눌러서 다시 시도

자동 진행: 각 단계에서 취소 안 하면 자동으로 다음 단계로 넘어갑니다

단계 건너뛰기: 필요 없는 등록은 **확인(✓)** 버튼으로 건너뛸 수 있음

4



스마트 모드 K100 등록하기

(앱 사용하여 원격 제어 가능)

전체 등록 순서

앱 설치



로그인



기기추가



[6]번 페어링



코드 입력

① 앱 설치하기

휴대폰에서 **앱스토어(아이폰)** 또는 **구글플레이(안드로이드)** 실행

검색창에 **AQARA HOME** 입력

[설치] 버튼 눌러 앱 설치

② 앱 실행 & 로그인

설치한 **AQARA HOME** 앱 실행

회원가입 또는 로그인 진행 (고객이 직접 진행하도록 해주세요)

③ K100 도어락 추가

앱 하단 메뉴 중 **[장치]** → **[우측 상단 +버튼, 장치 추가]**

도어락 → **스마트 도어락 K100** 선택

④ 도어락에서 페어링 모드 진입

도어락과 휴대폰이 블루투스 연결이 되도록 가까운 거리에서 진행

배터리 커버를 열고 **[R] → [6]** 버튼 눌러 페어링 모드 진입
→ 안내 멘트: "아카라 홈 연결 설정은 6을 누르세요"

⑤ 블루투스 연결 코드 입력

앱 화면에 나온 **6자리 코드**를 도어락 키패드에 입력

입력 후 자동 연결 → **"계정 연결 성공"** 멘트 나오면 완료

✓ 완료!

이제 앱에서 도어락 상태 확인 가능합니다

⚠ 중요한 안내사항

처음 등록하는 비밀번호는 "관리자 비밀번호"로 고객이 꼭 기억할 수 있도록 안내해주세요

💡 현장에서 꿀팁

순서만 기억: 앱 설치 → 로그인 → 기기추가 → [6]번 페어링 → 코드 입력

코드 입력 실패 시: 30초 후 새 코드 받아서 다시 입력하면 됩니다

관리자 비밀번호: 처음 등록하는 비밀번호는 관리자용이므로 고객이 잊지 않도록 주의

영상 가이드: 고객이 영상으로 보고 싶으시면 뒷장 QR코드를 스캔해주세요
(휴대폰 카메라로 뒷장 QR코드 스캔)



스마트 모드 K100

등록하기 영상



아래 방법으로 핸드폰 카메라로 QR코드를 찍으면
등록 방법 영상을 볼 수 있습니다

1



핸드폰 카메라 열기

핸드폰에서 "카메라" 앱을 터치해서 열어주세요

2



아래 네모 코드에 카메라 맞추기

아래 검은 네모 코드(QR코드)가 화면에 잘 보이도록
핸드폰을 가져다 대세요



거리: 핸드폰을 20cm 정도 떨어뜨려 주세요

3



화면 위쪽 알림 터치하기

카메라가 코드를 인식하면 화면 위쪽에
"링크 열기" 같은 알림이 나타납니다

그 알림을 터치하면 영상이 재생됩니다!

💡 잘 안 될 때:

- 밝은 곳에서 시도해보세요
- 핸드폰을 코드에서 조금 멀리 또는 가까이 해보세요
- 코드가 화면 가운데 오도록 맞춰보세요



여기 코드를 카메라로 찍으세요



위 네모 코드를 핸드폰 카메라로 찍으면
K100 등록 방법 영상을 볼 수 있습니다



중요: 카메라 앱이 아닌 다른 앱으로는 코드를 읽을 수 없습니다.
반드시 기본 "카메라" 앱을 사용해주세요!