

PROGAMAÇÕES BÁSICAS DO PEC 13

Progamações		
PEC 13T	END	
Tecla portaria	251	Ramal
Senha mestre	252	555
Tempo de conversa	255	255 *
Numeração flexível	257	1
Saída Aux Constante	259	1
Vol. Alto Falante	260	3
Dígito p/ acionamento *1	269	1
Dígito p/ acionamento *2	270	2
Progamação do nº celular	300 a 399	*
1° Tecele o endereço entre 300 a 399		
2° Tecele o número físico (apartamento) + tecla portaria		
3° Tecele o número flexível (celular) + tecla portaria		
Reset Geral	261	3

Essas
progamações do
PEC13 são feitas
diretamente no
seu teclado.



* 4min Tempo Máximo

* **Lembre - se de guardar as memórias, a qual cada unidade está assoc para futuras alterações.**