

麦哲伦COMBO-CN-FAQV1.0

DEEBOT X2 COMBO Q&A

科沃斯机器人股份有限公司

2023.07

说明

该文档是DEEBOT X2 COMBO机器人产品的Q&A，由产品经理与项目团队共同输出，主要包含内容为：产品功能的基本使用说明以及注意事项，产品在上市时可能存在的问题以及解决方案；该文档由产品经理维护。

该文档的主要内容为：

- 文档修订记录
- 文档目录
- 正文内容

文档修订记录

版本号	修订人	修订日期	修订描述
V1.0	花雨	2023.12.08	新建地宝 combo的faq

文档目录

清洁功能	5-8
基站使用	8-10
智能功能	10 – 13
智能语音	14
APP相关	15

一、清洁功能

1. DEEBOT X2 COMBO出现实时清扫路线乱的情况？

- （1）请检查AIVI 3D模组是否沾灰，如有沾灰请用干纸巾轻轻擦拭；
- （2）由于室内障碍物较多，高精度避障可能会让路线看起来较乱；
- （3）机器可能出现打滑，请使用干布擦拭机器驱动轮，请勿使用洗衣液等非科沃斯清洁液的其他清洁液

2. DEEBOT X2 COMBO出现某些房间漏清洁的情况？

- （1）如果房间门口放置了地毯或者地垫，DEEBOT X2 COMBO由于默认自适应抬升拖布，可通过地毯地垫。如是中长毛地毯，在APP中设置避让地毯，拖布只抬升15mm（实验室提供数据）
- （2）地宝的越障最高高度为2.2cm（扫地状态，基于实验室数据），为了能够在家顺畅通行，超过该越障高度的门槛或者台阶，地宝不会尝试通过；
 - （3）偶尔误避障；

3. DEEBOT X2 COMBO在拖地模式下，回洗拖布时找不到基站或者返回基站困难。

- (1) 保证基站所在房间门未被关闭;
- (2) 确认基站位置左右侧0.05m，前方0.8m内没有障碍物，且基站周围没有反光物体（如镜子、金属、玻璃等）；
- (3) 建议地宝清洁时从基站出发。（如果地宝在外面，请将地宝搬到基站前方，长按地宝主机auto键3秒，地宝即可返回基站）
- (4) 确保基站不放置在地毯上；

4. DEEBOT X2 COMBO为什么充不上电？

- (1) 掀开顶盖，确认地宝电源开关已打开；
- (2) 确保基站插座有电，地宝正确放置在基站上，且处于充电状态：auto灯呼吸；也可以在APP中查看地宝是否处于充电状态；
- (3) 地宝搬出基站，长按地宝主机auto键3秒，将地宝召回基站，等待地宝语音反馈“开始充电”，并且主机auto灯开始呼吸；
- (4) 不建议手动直接放回基站，可能会导致充电未对准；如果未充电状态，触发清扫，可能触发重定位，导致定位失败；
- (5) 请检查主机和基站充电电极片是否下陷或表面是否有污渍，请擦拭电极片并按压调整。
- (6) 如使用以上方法仍不能排除故障，请联系科沃斯售后服务部门。

5. DEEBOT X2 COMBO边刷/滚刷缠毛之后如何清理？

- 可用小刀或从科沃斯商城购买专用清洁小工具
- (1) 将地宝边刷轻松拿掉，用小工具清理缠绕在边刷上的毛发；
- (2) 双手将地宝的滚刷盖板打开，取出滚刷，用小工具的刀片部分清理缠绕在滚刷上的毛发。

6. DEEBOT X2 COMBO滚刷盖板无法安装到位？

- (1) 如您已购买了胶刷，在安装滚刷盖板前请确认盖板适配的滚刷（胶毛滚刷和胶刷的盖板不通用）。

7. DEEBOT X2 COMBO 系列为什么没有按预约时间自动执行清洁工作？

- 可能有以下场景导致该问题：
- 地宝没有处于开机状态。
- 地宝处于勿扰模式，不响应预约
- 地宝电量不足，不执行工作。
- 预约设定时，可能没有正确设置或者保存，请在app中检查下。
- 请检查清洁时间与巡航时间是否相同。
- 确定目前地宝是否有任务在执行

- 如使用以上方法仍不能排除故障，请联系科沃斯售后服务部门。

8. DEEBOT X2 COMBO 系列的吸力档位如何选择？

- 可通过APP或者YIKO智能语音设置吸力档位：静音，标准，强劲，超强；
- （1）静音档位下，吸力降低，建议在扫拖一体模式下使用；
- （2）如果地面灰尘较多，可选择强劲或者超强档；但也请注意，强劲/超强吸力下地宝单次续航时间可能相应减少。
- （3）在超强档位下智能语音的唤醒率可能降低，建议使用其他操控方式；

9. DEEBOT X2 COMBO 系列的尘盒是否能够水洗，如何操作？

- （1）可以。用户将尘盒取下后用清水冲洗，请务必注意需要将过滤网自然晾干后再使用；

10. DEEBOT X2 COMBO 系列灯光和语音都消失了是怎么回事？

- （1）DEEBOT X2 COMBO 系列具备免打扰功能，请检查勿扰时间段内的APP是否开启免打扰模式（操作路径：工作设置/勿扰模式）。若并未开启请联系科沃斯售后部门。

11. DEEBOT X2 COMBO 系列执行断点续扫时，返回充电后为何没有继续未完成的任务？

- （1）请确保过程中没有重置主机；
- （2）请确保在APP上开启智能断点续扫功能；
- （3）请确保主机在正常充电中，充满所需电量后将继续未完成任务。

12. DEEBOT X2 COMBO 系列为何无法将地毯识别完整或将地毯判断为地板？

- （1）DEEBOT X2 COMBO 主机无法识别部分特殊材质及规格地毯，请检查家中地毯是否拥有以下特征：
- 硬度过高（接近木质地板硬度），毛长过短2mm以下，或PVC等特殊材质；地宝支持在APP中添加地毯（地图管理—地图编辑—新增地毯）。

13. DEEBOT X2 COMBO 系列在清扫状态时，上地毯为什么声音变大？

- （1）地宝默认开启“地毯自动增压功能”后，当DEEBOT X2 COMBO主机进入地毯区域时，会自动增加吸力，以达到更深度的地毯清洁。如地毯不需要增压，可在APP中选择地毯的属性。

14. DEEBOT X2 COMBO 系列未清扫完毕返回充电

- （1）房间较大，单次清洁无法完成，需要中途返回充电，建议在APP中打开“智能断点续扫”功能，具体操作方法请参考APP指引
- （2）家居环境非常复杂的情况下，清扫效率会降低，可能无法清扫完，可开启快速模式减少清洁时间；
- （3）房间门关闭，地图中已建立门的障碍物，触发清扫时直接报被阻挡，需要再进行一次自动清洁更新地图后可正常工作；

15. 基站外出发拖地为什么不去洗拖布？

- (1) 建议拖地时从基站出发，如果地宝在基站外，提前使用语音召回或app返回基站button将地宝召回基站，再启动拖地任务；

16. 16. 多楼层拖地拖一会就开始寻找基站？

- 如果家中有多楼层，地宝在有基站的楼层工作，会执行正常的回洗工作，如果地宝被搬动至其他楼层，由于拖布含水有限以及机器水箱水量有限，在拖地一定时间后拖地效果会下降，为了保证清洁效果，地宝会清洁15分钟左右后，自动寻找基站；建议在多楼层使用单扫模式，若使用单拖/边扫边拖/先扫后拖模式，主机找不到基站后会继续扫拖完该楼层，但可能会造成一段时间后脏拖；

17. 17. DEEBOT X2 COMBO 系列拖地时，为何会打滑？

(1) 因为不同材质的地面以及不同季节的空气湿度，会导致不同程度的地面水渍，特别是加入清洁液后，会进一步影响地宝驱动轮与地面的摩擦力，可通过调低地宝水箱的出水量及清洁液稀释比，来缓解打滑问题。

18. 18. DEEBOT X2 COMBO 系列 无法越过22mm的门槛

(1) 实际情况中，由于门槛的形状，宽度，材质会综合影响实际的越障效果，如无法解决请在科沃斯官方商城购买门槛条

(2) 驱动轮在运行过程中有可能沾上宠物和人体的毛发，请注意及时清理，否则也会影响地宝翻越门槛的表现。

19. 19. 驱动轮卡住怎么办？

(1) 请转动及按压驱动轮，检查是否有异物缠绕或卡住，有异物请及时清理。如无法解决，请联系科沃斯售后部门。

20. 20. 为什么清洁时，有时候拖布抬升有时候不抬升？

(1) 地宝支持拖布支架抬升，在清洁的时候，跨区轨迹导航&回洗回充，地宝均是抬起拖布行走，避免二次污染。

(2) 地宝主机在地毯上行走也会默认抬升，在越障/脱困时也会拖布抬升；

(3) 如果在新环境中开始清洁，地宝会优先开始建图，建图时会抬升拖布

21. 21. 拖布盘脱落怎么办？

- 为避免拖布盘缠绕电线对主机或家具环境造成伤害，在碰到异物时拖布盘会自行脱落，请及时清理异物并安装拖布盘。
- 请准确安装拖布支架，将两个拖布支架向下按压，当听到“咔”声音后表示安装到位

22. 22. 拖布盘无法自动升降？

- 1) 请检查拖布盘是否被异物卡住，有异物请及时清理
- 2) 请查看地毯清洁策略是否设置为自适应地毯模式
- 3) 请检查主机与拖布盘是否安装松动，如有，请重新安装拖布盘

23. 23. DEEBOT X2 COMBO 可以清洁过程中返回基站集尘吗？

(1) 地宝支持清洁过程中返回基站集尘，请在App【智能清洁设置】-【自动集尘】-【集尘频率】中选择智能模式；智能集尘会在根据风机开启的时长以及当前工作的状态（单扫、扫拖等），结合回洗频率，在任务过程中跟随洗拖布任务进行集尘；

(2) 建议有宠家庭或脏污较多时使用

24. 24. 地宝主机在地毯上行走会有抖动的情况？

(1) 主机在逆毛地毯上行走时会出现轻微的抖动

25. 25. 地宝主机在地毯上会出现转弯不流畅的情况？

(1) 超过多少毛长的地毯会出现这种情况

地宝主机在地毯上的行走，同地毯的毛高，地毯毛材质，软硬度，稠密程度，铺贴平整度以及新旧程度等都会有一定的关系。单考虑毛长情况，建议毛长10mm以内；建议用户如地毯毛超过10mm，可将该地毯移走，或设置为禁区

26. 26. 地宝主机摆放的方式，需要正确摆放，以免会导致漏水

(1) 地宝主机自带清洁小水箱，请勿将地宝主机立放或者是侧放，以免造成小水箱漏水出来

27. 27. 主机清洁懒人沙发时，主机上的盖板倾斜

(1) 建议用户将懒人沙发设置虚拟墙，或移开懒人沙发

28. 28. 场地里有地毯，主机清扫过程中边刷和滚刷被地毯缠绕，地毯易被损坏

(1) 建议在APP中设置该地毯禁止前往

29. 29. 主机运行温度超过40度，机器无法充电

(1) 温度超过40度，机器会进入高温保护状态，建议用户将机器关机后静置，待冷却后使用

(2) 引导用户检查充电弹片处是否有异物

30. 30. 家具清洁顺序/逻辑

(1) 地宝不会根据用户选择的家具顺序来进行清洁

(2) 地宝家具清洁逻辑是由远及近进行清洁

31. 31. 地宝在进行沿边清扫任务时出现路径歪扭情况，不走直线

(1) 请确认墙边是否有踢脚线，并确认踢脚线高度是否低于5公分（如脚踢线低于5公分会导致地宝沿边传感器误识别，导致地宝撞板碰撞到脚踢线后一直触发避障，导致路径歪扭）

32. 31. 地宝在清扫过程中，APP上出现导航模组异常，机器停止工作

(1) 引导进行多次重启操作（3次左右），如重启后无法解决请按照售后方案处理

二、手持吸尘器使用

33. 1. 手持吸尘器的使用流程

- (1) 拿出手持，按照用户实际清洁场景需求，从基站抽屉中拿出对应的刷头，手持安装上刷头之后，短按手持吸尘器开关，默认启动max吸力档位。
- (2) 使用完成，拆除刷头，刷头放入基站抽屉，手持插入基站
- (3) 默认手持随放随集打开。拿出手持使用超过30秒，插入基站后启动随放随集
- (4) 用户亦可通过双击基站按键、app触发、语音触发，下发手持集尘指令

34. 2.用户不想要随放随集功能，如何关闭？

- 可在app的“基站设置”中，找到“随放随集”开关，关闭随放随集之后，用户仅能通过双击基站按键、app触发、语音触发，下发手持集尘指令
- app触发和语音触发要求

35. 3.手持集尘完，取出手持发现尘筒上有毛发残留，或尘筒内有毛发未能集尘？

- 一般常见于长发或大量宠物毛发，由于手持尘筒内过滤器本身结构过滤需要，存在众多小孔，过长过多毛发会容易缠死在多锥过滤器上，甚至毛发一端插入小孔内，导致毛发残留。建议用户手动触发多次集尘，定期维护手持尘筒。

36. 4.手持集尘中突然断电，手持无法拔出，怎么处理？

- 手持集尘中途断电，手持尘筒盖子正卡在封门上，不可以暴力拔出。基站重新上电后，封门会重新开合，开合之后可拔出手持。

37. 5.app告警三通故障，无法集尘？

- 该问题大概率是三通被异物卡住引起的，用户需要找售后处理。

三、基站使用

38. 1. 主机不响应基站指令

- (1) 主机如果不在基站内建议使用APP进行操作；

若以上可能原因均已被排除，但问题仍未解决，请联系科沃斯售后

39. 2. 基站集尘仓处脏污

- (1) 可能有细微颗粒吸附在集尘仓内测，请及时清理集尘仓内测
- (2) 尘袋有破损，请检查并更换尘袋

40. 3. 地宝返回基站时，为何没有启动集尘？

- (1) 请用户检查基站已连接电源并能正常工作
- (2) 请用户检查基站的电源线是否已正确插入插座，并且与基站连接；
- (3) 请用户在app中确认自动集尘功能已打开，具体路径：设备主页-设置-智能清洁设置

- (4) 执行自动集尘工作时，基站的集尘仓需在位；
- (5) 请确保一次性尘袋已正确安装；
- (6) 用户设置的免打扰时段，自动集尘不启动；
- (7) 若用户手动将地宝搬回基站，自动集尘不启动，只有地宝自动返回基站，才会触发自动集尘；
- (8) 基站充电极片处透窗脏污，可能无法传送信号，请用干纸巾清洁后再尝试。
- 若以上可能原因均已被排除，但问题仍未解决，请联系科沃斯售后

41. 4. 基站有几种集尘/清洗/烘干方式？

- 集尘，清洗，烘干有2种触发方式：自动及手动
- (1) 自动：每次开始扫拖任务，基站会自动清洗拖布，保证整体清洁效果；在一段时间后，地宝会自动返回基站清洗拖布，减少二次污染的风险；任务结束后，基站会清洗拖布，自动集尘并烘干拖布
- (2) 手动：可以在APP端或通过语音控制完成清洗拖布，集尘或烘干功能

42. 5. 基站未处于工作状态，为何基站上的蓝色显示灯仍然在亮？

- (1) 此时蓝色灯光为待机灯，基站机身上的蓝色显示灯将在自动集尘后的10分钟后自动关闭，基站处于待机状态。

43. 6. 为什么基站内的尘袋会变黑或发臭？

- (1) 由于天气潮湿或吸入过多的湿垃圾，基站内装的垃圾经过长时间储存，会出现发霉变黑发臭的情况，虽然不影响正常使用，但味道可能会造成用户的不适，建议用户定期检查并更换净味抗菌尘袋；
- (2) 如果一次性尘袋用完，建议用户通过ECOVACS商城购买净味抗菌尘袋配件。

44. 7. 地宝为何找不到基站或回充失败？

- (1) 请用户确保按照说明书的要求，将基站放在硬质地面并接通电源，基站周围留出地宝回充时自动调整的空间；
- (2) 如果用户将基站放置在地毯上，地毯会影响地宝的回充成功率，故不建议用户将基站放置在地毯上使用；
- (3) 基站中途断电或被人为移动过
- (4) 回充路线被阻断，如有基站的房间门被关闭
- 如使用以上情况均已排除，但问题还未解决，请联系科沃斯售后服务部门。

45. 8. 基站在集尘过程中为何有异味？

- (1) 新机器初期使用时，基站在集尘过程中，消音防火棉可能有微量异味，但不会影响正常使用；

46. 9. 水箱需要加多少清洁液？

- (1) 请按照1: 200的比例混合加入清洁液, 使用前请摇晃清洁液, 基站清水箱满水情况下使用压泵装清洁液下压约10次左右 (15-20ml)

47. 10. 污水桶为什么发臭

- (1) 高温高湿环境极易滋生细菌, 引发臭味的产生, 建议短时间定期清理污水桶;

48. 11. 清水桶污水桶拿出后有水渍残留

- (1) 因为清洗抹布整个原理是通过水泵及通水管抽取清水箱的水, 清洗后通过水泵及抽水管抽至污水箱, 接口处可能会有部分水残留, 并不会影响机器使用及性能, 请擦拭后使用。

49. 12. 清洗抹布期间抽水时有奇怪声音

- (1) 清洗后通过水泵及抽水管抽至污水箱, 接近结束时由于水量减少, 会有空气与水在抽水管内混合的情况, 导致有类似“咕噜咕噜”的声音, 属于正常情况

50. 13. 基站集尘仓无法打开

- (1) 请按照基站标贴提示, 通过向下按压基站正面集尘仓开关按键触发集尘仓的开关。

51. 14. 基站如何设置童锁?

- (1) 当主机在基站时, APP端进入设置页面后可以设置童锁“开”“关”

52. 15. 基站设置童锁不成功

- (1) 请确认地宝主机在基站内

53. 17. 集尘为什么出现异音?

- (1) 地宝地宝回充时有较低概率未对准集尘口, 请您召出基站后重新召回, 重新语音或APP激活集尘。
- 如问题仍未解决, 请联系科沃斯售后

54. 18. 基站底部为什么会潮湿?

- (1) 基站底部经常清洗, 地宝拖布出基站时含水量较多, 可能会有少许水渗透至基站底部, 建议隔一段时间搬动基站对底部进行清理或购买科沃斯专用吸水垫, 从根源解决问题。

55. 19. 启动工作后, 地宝在基站上报下视积灰, 无法工作

- (1) 请将地宝搬出基站, 长按主机上按键, 将地宝召回基站, 使地宝处于充电状态, 再触发工作;

56. 20. 清洁过程中地宝会概率性撞基站或者爬上基站, 爬上基站后偶尔会报下视积灰;

- (1) 请确保清洁工作启动前, 地宝从基站出发, 会减少该情况的发生;

57. 21. 充电很久不能充满

- (1) 检查充电座极片是否下陷或脏污, 请擦拭极片并按压调整

58. 22. 基站清洁槽内水满无法吸出, 语音报警“清洁槽异常”

- (1) 请确保清洁槽内是否有异物, 如有请清理

(2) 向下轻按污水箱，确保污水箱正确安装

(3) 确保检查基站内污水箱两个封闭塞已正常安装

(4) 检查污水箱密封圈是否有凹陷的现象

(5) 连续长按基站面板按键（长按3秒）一次，观察基站是否能够正常抽水。若基站清洗拖布过程中出现该故障，请先通过APP/语音结束任务，再次长按基站按键（长按3秒），观察是否正常出水。若正常抽水，请擦干清洁槽溢水感应片；若无法抽水，请检查污水箱与基站之间是否存在异物，若有请清理。

(6) 重新插拔基站电源开关

若以上办法无法解决，请联系售后

59. 23. 基站可以适配上下水模块吗？如何配置以及注意方式

(1) DEEBOT X2 COMBO可适配科沃斯上下水模块，请在官方科沃斯官方渠道购买

(2) 上下水功能相关注意事项请参考“上下水模块FAQ”

60. 24. 为什么清水没有加热

(1) 请确认是否是首次使用，首次使用时不会加热

(1) 请检查基站功能中热水洗拖布功能是否已开启

(2) 在清水温度过高时该功能会暂时关闭以避免温度过高造成的伤害

(3) 检查清水箱剩余水量，如水量过低请添加清水

(4) 清水加热是一个动态的过程，热水洗前段过程温度会略低

若以上办法无法解决，请联系售后

61. 25. 基站集尘抽屉仓门外边角/变形外凸

- (1) 建议用户不要将机器放在阳光直射的地方

62. 26. 拿走清水箱，基站正常洗拖布问题

- (1) 请确保清水箱内的水量充足
- (2) 为保证基站寿命安全，请在基站清洁拖布时不要取走清水箱

四、智能功能

63. AIVI 3D模组的摄像头是否会侵犯用户隐私？

- AIVI 3D模组有两个摄像头，主要是清洁过程中用于识别、检测障碍物，为了更好的清洁；请您放心，不会侵犯隐私，我们始终将消费者的隐私权利放在首位。

64. 视频管家无法打开或没有画面

- (1) wifi 连接失败, 请检查主机的wifi连接情况, 主机需要在wifi信号良好的地方才能开启视频管家
- (2) AIVI摄像头被遮挡, 请移除遮挡物

若以上可能原因均已被排除, 但问题仍未解决, 请联系科沃斯售后

65. 在APP上地图出现异常(歪斜、重叠)的情况时如何处理?

- (1) 可在APP地图管理中使用“恢复地图”功能, 恢复出初始保存的地图, 继续使用; 恢复后的地图将丢失当前地图保存的预约、手动分区、虚拟墙等信息, 需要重新设置;
- (2) 若初始保存的地图不满足需要, 可删除地图, 重新建图。
- (3) 如果对当前地图满意, 可在APP的地图管理中将该地图锁定, 锁定地图后不会自动更新

66. AIVI 3D模组有时不能避障?

- (1) **AIVI 3D**模组可能沾灰, 建议用干的轻柔的纸巾擦拭
- (2) App上**AIVI 3D**避障开关未开启
- (3) 为了提升清洁覆盖率, 偶尔会有轻碰, 属于正常现象

67. 是否可以关闭避障功能, 如何操作?

- (1) 主机配网后, 用户可以通过App进入到“设置”-“智能清洁设置”-“AIVI 3D”进行关闭;
- (2) 关闭AIVI 3D避障功能后, 地宝在工作中不会对低矮物体避障, 也不会探测2-6cm的低矮台阶; 工作中遇到障碍物会减速轻碰, 高度接近于机身高度的障碍物会通过DToF传感器进行避障。

68. 地宝首次建图一直失败?

- (1) 主机首次建图, 需要从基站出发, 若在中途干预如手动强制结束工作, 手动强制回充或直接搬回基站都会导致建图失败。
- (2) 建议清洁过程中关注主机的清洁状态, 期间帮助排除障碍, 避免发生故障导致建图失败, 建议打开房门, 并收拾下地面

69. 地宝完成建图后清扫, 地图丢失或重新建图?

- (1) 重新建图时, 若有中长毛地毯家庭, 建议不要安装拖布支架, 避免地宝在中长毛地毯上卡困。并请把家中需要构建地图的房间房门都打开、检查主机电量是否已充满, 以便主机一次性完整清扫建图。建图完成后可在APP的地图管理中将该地图锁定, 锁定地图后不会自动更新
- (2) 清扫过程中请勿频繁搬动主机, 若需更换抹布或清理尘盒, 请把主机搬回到原来位置后再启动, 主机将尝试重新定位并继续清扫。
- (3) 若主机地图消失, 在基站未挪动的情况下, 请把主机搬回基站, 主机将播报“地图恢复中”并自动尝试恢复地图。

70. 主机建图不完整?

- (1) 确认面盖保护膜在使用前已被揭去, 避免保护膜翘起遮挡激光传感器;

- (2) 主机建图清扫时尽量把房门打开到最大, 避免在建图过程中出现遗漏房间;
- (3) 建图时建议清理下地面杂物, 确保地宝可通行至各个区域;
- (4) 建议在APP中删除地图进行重新建图;

71. 新建的地图为什么是歪的?

- (1) 家里周边杂物居多, 建议建图时清理杂物;
- (2) 创建地图时建议从基站出发;
- (3) 尝试删除地图, 更换下基站位置重新建图;

72. 快速建图后, 再进行一次全屋清洁, 分区怎么变掉了?

- (1) 由于快速建图后, 再进行一次全屋清洁, 地图信息可能会有微小差异, 导致某些地图区域变化, 建议用户使用手动分区或者区域分类进行地图编辑;

73. 快速建图后地图没有生成分区

- (1) 建议删图重建;

74. 地图进行手动分割, 或者在已有地图上进行快速建图, 地图的一些区域全部连成一片了?

- (1) 建议删除重建;

13. 已有地图, 能不能再执行快速建图存多张地图?

- (1) 目前不支持同一环境存储多张地图, 如果同一环境已有地图, 再进行一次快速建图, 原有地图将会被替换, 在APP和语音反馈上均有说明;
- (2) 另外, 不建议用户频繁使用快速建图指令, 除非有新环境建立地图的需求;

75. 地宝建图完成, 已经提示生成地图, 为什么不能编辑?

- (1) 建议等待地宝返回基站后再进行地图编辑;

76. 地宝已完成扫拖任务返回基站, 为什么不能手动合并或分割地图?

- (1) 基站正在烘干拖布, 建议停止烘干拖布再进行编辑, 后续优化为烘干时也可以编辑, 并不影响烘干;

77. 地宝已完成扫拖任务返回基站, 为什么不能关闭或者打开AIVI 3D开关?

- (1) 基站正在烘干拖布, 建议停止烘干拖布再进行操作, 后续优化为烘干时也可以操作, 并不影响烘干;

17. 如何创建多层地图?

- (1) 请在地图管理中打开楼层设置开关。如果只需要建图, 请先将地宝搬至新环境, 无需搬动基站; 然后可以对地宝说: OK YIKO, 听到回复后, 说: 快速建图; 还可以打开App, 进入机器操控页面后, 点击【地图管理】, 在地图管理页面点击【快速建图】按钮, 确认处于新环境后, 点击【开始快速建图】

- (2) 如果需要建图时完成清洁, 请将地宝搬至新环境, 无需搬动基站 (可能会造成干拖); 然后可以对地宝说: OK,YIKO, 听到回复后, 说: 开始清洁; 还可以打开App, 进入机器操控页面后, 点击自动, 开始清洁。地宝在工作过程中, 自行判断是否需要回洗拖布。请放心使用。

78. 18. 通用的清洁模式不变更

- (1) APP固定设置的是边扫边拖, 如需更换清洁模式请在每次启动前在APP中更换, 或保存一个定制清洁模式

地毯清洁&拖布支架抬升

79. 1. 地宝清洁的过程中, 选择自适应地毯, 为什么还会发生: 撞飞地垫、卷起地毯边、或者地毯边卡住主机等情况?

(1) 自适应地毯, 主机超声波触发识别到地毯后, 拖布盘抬升。而部分地垫表面材质较硬, 超声波无法识别, 且地毯比较薄, 不触发结构光避障, 故出现撞飞地垫的现象;

(2) 拖布支架抬升上地毯清洁, 遇到卷边的地毯, 均存在卷边和地毯边卡主机的情况, 建议用户将家中卷边地毯使用双面胶固定。

80. 2. 拖布支架会缠绕数据线, 出现拖布盘直接掉落、缠绕数据线, 带着数据线正常回洗。

(1) 为了避免拖布盘缠绕家中电线, 从而导致拽下电线另一头的电器等, 产品设计就是需要拖布盘被缠绕后, 达到一定力后便会直接掉落, 确保家居环境中的物品安全。

(2) 单独的数据线, 可能因为线比较细且缠绕上后没阻塞拖布盘正常工作, 所以带回基站。建议家居环境中, 尽量将数据线收纳起来, 远离地面。

81. 3. 如地宝主机遇到带穗穗的地毯可能无法识别并会造成卡困

(1) 建议将地毯折起来

(2) 建议用户设置虚拟墙

3D立体户型图

82. 1. 为什么3D立体户型图和我家里的实际户型图不正确?

(1) DEEBOT X2 COMBO是通过自身智能传感器来建立3D立体户型图, 3D效果依赖于建图的清洁状态, 也与您家里的物品摆放有较大关系; 建议建图时将家里的杂物收起, 打开所有房门, 让地宝可以顺畅通行所有可到达的地面区域;

(2) 如果某些房间建立过小, 您可以在3D地图页面编辑外墙体, 将地宝建立过小的房间调整到您认为正确的位置;

83. 2. 为什么3D地图上我家里的墙体显示不对?

(1) 对于斜的、圆形、弧形等特殊形状的墙体, 目前无法在APP上呈现, 可能会将这些墙体呈现出平行或者垂直的墙体;

(2) 如果您已建立完整的家庭户型图，但是内墙体显示不对，可能是由于建图时定位异常，或者建图时有其他干扰影响了建图性能，导致墙体呈现不对。特殊情况：双阳台户型，地宝会将其中一个房间和双阳台建图时划分为一个区域，需要用户在建图时关闭房间到阳台上的门，另一种情况客厅与开放式厨房中间的岛台无法识别，会将厨房和客厅划分为一个区域，需要用户手动分割

(3) 如果是外墙体建立过小，您可以在3D地图页面，进入“家具装修”页面，编辑外墙体，将地宝建立过小的外墙调整到您认为正确的位置；

(4) 您可以选择删除地图，重新建立；

84. 3. 为什么有的墙体无法编辑？

(1) 暂不支持编辑内墙

(2) 为避免影响地宝工作，无法编辑会影响家庭户型的墙体

85. 4. 3D立体户型图首次建立不完整，该如何操作？

(1) 你可以打开房门扩建地图，在没有手动编辑3D地图的情况下地宝会自动扩建地图；如果编辑过3D地图，则可以在3D地图页面选择更新地图，更新后，您的3D地图将呈现新的完整地图；

86. 5. 3D地图为什么没有显示地毯？

(1) DEEBOT X2 COMBO确认选择自适应地毯策略，完成一次全屋清洁，即可显示地毯；无法显示完整地毯，请使用扫地模式完成一次完整清洁后，即可显示地毯。

(2) 快速建图模式下，为保证建图速度，地宝不会遍历整个家庭环境。请将家中杂物收纳，DEEBOT X2 COMBO默认自适应地毯策略，完成一次清洁后，即可显示地毯；地宝则选择单扫模式完成一次清洁后，即可显示地毯。

定制清洁

87. 1. 怎么使用定制清洁？

(1) 用户在成功建图后，可通过定制清洁，创建场景，选择想要清洁的区域/家具，根据用户自身需求，为该区域/家具设置不同的清洁次数/吸力/水量等参数，随后保存此场景。之后点击该场景的启动开关即可使用；

- (2) 用户在成功建图后，也可直接点选推荐的清洁模式，系统会智能给每个房间区域匹配上不同的清洁参数，随后保存此场景，即可使用。

88. 2. 为什么我选择YIKO推荐的场景，不同区域没有定制的参数设置？

- (1) 用户地图仅有分区，需要用户自己为每个分区设置房间类型；

五、智能语音

89. 1. 怎么启用智能语音助手YIKO?

- (1) 请先将机器人配网成功,再确认App-机器人操控界面-设置-YIKO语音助手-已开启语音唤醒功能,可通过“OK YIKO”唤醒地宝,响应相应的语音指令。
- (2) DEEBOT X2 COMBO支持离线语音,国内仅支持中国,海外仅支持英文

90. 2. 如果不想启用YIKO,如何设置?

- (1) 请在App-机器人操控界面-设置-YIKO语音助手-关闭语音唤醒功能,机器人的AUTO灯效将变成“黄色”,当前机器人处于MUTE状态,不可响应YIKO指令。

91. 3. 可以通过YIKO下发哪些指令呢?

- (1) 你可以对YIKO说:“OK YIKO,你会什么?”来获取语音指令;于此同时也可打开App获取更多的语音指令(App-机器人操控界面-设置-YIKO语音助手)
- PS: 可以附上commands.xlsx文档

92. 没法进行YIKO语音操控区域清洁怎么办?

- (1) 请先进行完整的建图或者清洁工作,以便已生成完整的家居环境地图,再把您家中每个区域的命名和类型与实际家庭环境匹配一致。下面下发指令“OK YIKO,去扫下{变量}”{变量}是您命名的区域名称。

93. 5. 没法进行YIKO语音操控家居区域清洁怎么办?

- (1) 请先进行完整的建图或者清洁工作,以便已生成完整的家居环境地图,再请您在3D地图界面完善家居环境与实际家庭环境匹配一致。下面下发指令“OK YIKO,去{变量}下扫扫”{变量}是您在3D地图中摆放的家居类型。

94. 6. 为什么每次喊YIKO,机器人都会转动?

- (1) 如果您的机器人不在基站内,你唤醒YIKO时,地宝将主动基于你的声源位置方向,转向你并和你互动,由于声源位置的远近或者中间是否有影响声源的识别,可能会造成转向的偏差。唤醒转向只在待机时启用,运动过程中不启用唤醒转向。

95. 7. 召唤清扫指令,有什么注意事项吗?

- (1) 召唤清扫,当您需要地宝来您所在地进行清洁,请确保您与地宝之间相对空旷无阻挡,您可以下发指令“OK YIKO,召唤清扫。”地宝会通过声源及AI人形识别定位到您的位置,即可前往您所在地进行清洁工作(清洁范围是,您所在位置周边1.5m*1.5m)。若需要地宝从基站上下来到您所在位置拖地,你可以先下指令“OK YIKO,清洗拖布”,待清洗拖布后,再下发指令“OK YIKO,召唤清扫”。

96. 9. 自动集尘指令,烘干拖布指令,清洗拖布指令,机器为什么不会自动回基站?

- (1) 当前自动集尘指令，烘干拖布指令，清洗拖布指令需要机器人处于基站上才可以执行任务，我们后续不断优化体验，提供更多的服务，敬请期待。

10.除了机器人操控，还有其他什么指令吗？ (only 中国)

- (1) 我们除了机器人操控指令之外，还有：天气查询，时间日期，计算器，垃圾分类查询，星座查询名词解释等指令，请在App-机器人操控界面-设置-YIKO语音助手中查阅并体验。

97. 11. 语音记录是存在服务器的吗？是否能删除？

- (1) 语音记录是存在服务器的，您可以在App-机器人操控界面-设置-YIKO语音助手-语音记录中查看和清空。

98. 12. 语音原音是否存在服务器？是否有隐私风险？

- (1) 我们不会存储语音原音信息，请您放心，不会侵犯隐私，我们始终将消费者的隐私权利放在首位。

99. 13. 主机和基站按钮功能逻辑复

- (1) 请参考说明书或是快速智能

100. 14.语音下发手持集尘的注意事项

- (1) 主机在基站上，且主机不处于洗拖布、地宝集尘时，可以通过语音下发手持集尘指令
- (2) 主机不在基站上，语音指令下发不执行

六、APP相关

101. 1.为什么手机打不开3D地图

- 请确认手机系统版本：
- -IOS系统手机：请确保IOS系统版本大于13.0
- -安卓系统手机：安卓系统手机版本无限制

102. 2. 主机配网后，无法连接App？

- (1) 检查Wi-Fi指示是否常亮
- (2) 确认Wi-Fi信号强度是否足够，尝试Reset后重新配网

103. 3. 多WIFI管理中，添加WIFI为什么添加不了？

- (1) 请确保主机在家庭WiFi覆盖范围内
- (2) 请点击【设置】-【地宝信息】-【WiFi管理】，根据APP提示，地宝将会自动搜索能够连接的家庭WiFi，选择需要添加的WiFi名称

104. 4. 多wifi添加是否有数量限制？

- (1) 添加的数量目前没有限制；

105. 5. 如何变更冬令时和夏令时？

- （1）您可以在【App设置-地宝信息-时区设置】内，选择您所在的时区
- （2）您也可以将手机系统的时区设置为符合您居住地区的时区，然后在ECOVACS HOME App内【App设置-地宝信息-时区设置】选择同步手机时区
- （3）时区修改后，将同步更改预约和日志内的时间