

Profil EXTENDED

Table des matières

Structure of CII schema	3
Detailed documentation	35
ExchangedDocumentContext	35
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	35
ExchangedDocument	36
SupplyChainTradeTransaction	39
SpecifiedTradeProduct	41
SpecifiedTradeProduct	41
SpecifiedLineTradeAgreement	50
SpecifiedLineTradeDelivery	65
SpecifiedLineTradeSettlement	76
ApplicableHeaderTradeAgreement	86
SellerTradeParty	86
BuyerTradeParty	92
ApplicableTradeDeliveryTerms	118
ApplicableHeaderTradeDelivery	131
ShipToTradeParty	131
ActualDeliverySupplyChainEvent	146
DeliveryNoteReferencedDocument	148
ApplicableHeaderTradeSettlement	148
ApplicableTradeTax	172
BillingSpecifiedPeriod	177
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	195
Geschäftsregeln	203
General business rules	203
Integrity rules	206
Reverse charge	208
Exempt from VAT	209
Export	210
Intracommunity supply	211

Factur-X 1.09 / ZUGFeRD 2.5 Spécification - Annexe technique

valable à partir du : 01.07.2026

Profil EXTENDED

Table des matières

VAT in the Canary Islands	212
VAT on Ceuta and Melilla	213
Out of scope of VAT	214
VAT standard and reduced rate.....	215
Zero rate VAT.....	216
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended.....	217
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended.....	224

Factur-X 1.09 / ZUGFeRD 2.5 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

	CrossIndustryInvoice	Facture	BG-0
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ExchangedDocumentContext	CONTRÔLE DU PROCESSUS	BG-2
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	TestIndicator	Indicateur de test	BT-X-1-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de test, valeur	BT-X-1
		Indicateur de test, valeur	BT-X-1
0 .. 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	Groupe d'informations sur le contexte commercial	BT-23-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant de type de processus métier	BT-23
1 .. 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	Groupe d'informations des lignes directrices	BT-24-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identification de spécification	BT-24
1 .. 1	ExchangedDocument	Groupe de propriétés concernant l'ensemble du document	BT-1-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Numéro de facture	BT-1
0 .. 1	Name	Texte, Type	BT-X-2
1 .. 1	TypeCode	Type de facture en code	BT-3
1 .. 1	IssueDateTime	Date de la facture	BT-2-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'émission de la facture	BT-2
	<i>format</i>	Date, format	BT-2-0
required			
0 .. 1	CopyIndicator	Indicateur de copie	BT-X-3-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de copie, valeur	BT-X-3
0 .. 1	LanguageID	Langue de la facture en code	BT-X-4
0 .. unbounded	IncludedNote	NOTE DE FACTURE	BG-1
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ContentCode	Note de facture en code	BT-X-5
0 .. 1	Content	Note de facture	BT-22
0 .. 1	SubjectCode	Sujet de la note de facture en code	BT-21
0 .. 1	EffectiveSpecifiedPeriod	Date d'échéance contractuelle	BT-X-6-000
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteDateTime	Date d'échéance contractuelle	BT-X-6-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'échéance contractuelle, valeur	BT-X-6
	<i>format</i>	Date, format	BT-X-6-0
required			
1 .. 1	SupplyChainTradeTransaction	Groupe d'information sur la transaction commerciale	BG-25-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem	LIGNE DE FACTURE	BG-25
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	AssociatedDocumentLineDocument	Groupe d'informations générales de ligne	BT-126-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	LineID	Identifiant de ligne de facture	BT-126
0 .. 1	ParentLineID	Identifiant de la ligne parentale	BT-X-304
0 .. 1	LineStatusCode	Type de ligne de facture en code	BT-X-7
0 .. 1	LineStatusReasonCode	Sous-type de ligne de facture	BT-X-8
0 .. unbounded	IncludedNote	Note de ligne de facture	BT-127-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ContentCode	Texte libre au niveau de la ligne (code)	BT-X-9
0 .. 1	Content	Note de ligne de facture	BT-127
0 .. 1	SubjectCode	Sujet de la note applicable à la ligne de facture en code	BT-X-10
1 .. 1	SpecifiedTradeProduct	INFORMATIONS SUR L'ARTICLE	BG-31
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identification du produit	BT-X-305
0 .. 1	GlobalID	Identifiant standard de l'article	BT-157
required	<i>schemelD</i>	Identifiant du schéma	BT-157-1

Factur-X 1.09 / ZUGFeRD 2.5 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	— SellerAssignedID	Identifiant vendeur de l'article	BT-155
0 .. 1	— BuyerAssignedID	Identifiant acheteur de l'article	BT-156
0 .. 1	— IndustryAssignedID	Identifiant de produit attribué par l'industrie	BT-X-532
0 .. 1	— ModelID	Identification du modèle de l'article	BT-X-533
1 .. 1	— Name	Nom de l'article	BT-153
0 .. 1	— Description	Description de l'article	BT-154
0 .. unbounded	— BatchID	Identification du lot de l'article	BT-X-534
0 .. 1	— BrandName	Marque de l'article	BT-X-535
0 .. 1	— ModelName	Nom du modèle de l'article	BT-X-536
0 .. unbounded	— ApplicableProductCharacteristic	ATTRIBUTS D'ARTICLE	BG-32
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— TypeCode	Type de caractéristique produit en code	BT-X-11
0 .. 1	— Description	Nom d'attribut d'article	BT-160
0 .. 1	— ValueMeasure	Valeur de la caractéristique produit (mesure numérique)	BT-X-12
	— <i>unitCode</i>	Unité de mesure	BT-X-12-0
0 .. 1	— Value	Valeur d'attribut d'article	BT-161
0 .. unbounded	— DesignatedProductClassification	Détails sur la classification du produit	BT-158-00
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— ClassCode	Code de classification de l'article	BT-158
required	— listID	Identifiant du schéma	BT-158-1
	— listVersionID	Version du schéma d'identification	BT-158-2
0 .. 1	— ClassName	Nom de la classification de l'article	BT-X-13
0 .. unbounded	— IndividualTradeProductInstance	Instances de l'article (produit commercial)	BG-X-84
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— BatchID	Instances de l'article (produit commercial) ID du lot	BT-X-306
0 .. 1	— SupplierAssignedSerialID	Instances de l'article (produit commercial) ID de série du fournisseur	BT-X-307
0 .. 1	— OriginTradeCountry	Détails sur l'origine du produit	BT-159-00
	— <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	— ID	Pays d'origine de l'article	BT-159
0 .. 1	— ManufacturerTradeParty	FABRICANT	BG-X-93
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded	— ID	Identifiant du fabricant	BT-X-593
0 .. unbounded	— GlobalID	Identifiant global	BT-X-594
required	— schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-594-0
0 .. 1	— Name	Raison sociale du fabricant	BT-X-595
0 .. 1	— RoleCode	Rôle (code)	BT-X-596
0 .. 1	— Description	Informations juridiques additionnelles sur le fabricant	BT-X-597
0 .. 1	— SpecifiedLegalOrganization	Informations relatives à l'enregistrement légal du fabricant	BT-X-598-00
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— ID	Identifiant d'enregistrement légal du fabricant	BT-X-598
	— <i>schemeID</i>	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur	BT-X-598-0
0 .. 1	— TradingBusinessName	Appellation commerciale du fabricant	BT-X-599
0 .. unbounded	— DefinedTradeContact	Coordonnées du vendeur divergent	BG-X-94
	— <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	— PersonName	Nom du contact	BT-X-600
0 .. 1	— DepartmentName	Nom du service	BT-X-601
0 .. 1	— TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-602
0 .. 1	— TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-603-00
	— <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	— CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-603
0 .. 1	— FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-604-00

Factur-X 1.09 / ZUGFeRD 2.5 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	<i>xs:sequence</i> CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-604
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-605-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i> URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-605
0 .. 1	PostalTradeAddress	ADRESSE POSTALE DU FABRICANT	BG-X-95
0 .. 1	<i>xs:sequence</i> PostcodeCode	Code postal	BT-X-606
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-607
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-608
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-609
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-610
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-611
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-612
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-613-00
1 .. 1 required	<i>xs:sequence</i> URIID schemeID	Adresse électronique Identifiant du schéma	BT-X-613-0
0 .. 2	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-614 VAT identifier>	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-614-00
1 .. 1 required	<i>xs:sequence</i> ID schemeID	Identifiant à la TVA Identifiant du régime fiscal	BT-X-614-0
0 .. 2	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-615 Local tax identifier>	Informations détaillées sur les données fiscales du fabricant	BT-X-615-00
1 .. 1 required	<i>xs:sequence</i> ID schemeID	Identifiant fiscal (local) Identifiant du régime fiscal	BT-X-615-0
0 .. unbounded	IncludedReferencedProduct	Un produit inclus référencé à partir de ce produit commercial.	BG-X-1
0 .. 1	<i>xs:sequence</i> ID	ID de produits inclus référencés	BT-X-308
0 .. unbounded required	GlobalID schemeID	ID global du produit référencé inclus Identifiant du schéma	BT-X-15-1
0 .. 1	SellerAssignedID	ID du produit référencé contenu, attribué par le vendeur	BT-X-16
0 .. 1	BuyerAssignedID	ID attribué par l'acheteur au produit référencé inclus	BT-X-17
0 .. 1	IndustryAssignedID	ID attribué par l'industrie au produit référencé inclus	BT-X-309
1 .. 1	Name	Nom du produit référencé inclus	BT-X-18
0 .. 1	Description	Description du produit référencé inclus	BT-X-19
0 .. 1	UnitQuantity	UnitéQuantité du produit référencé inclus	BT-X-20
required	unitCode	Unité de mesure	BT-X-20-1
0 .. 1	SpecifiedLineTradeAgreement	DÉTAILS DU PRIX	BG-29
0 .. 1	<i>xs:sequence</i> ApplicableTradeDeliveryTerms	Détail sur les conditions de livraison	BG-X-87
1 .. 1	<i>xs:sequence</i> DeliveryTypeCode	Type de livraison en code	BT-X-562
0 .. 1	RelevantTradeLocation	Lieu pertinent pour les conditions de livraison	BG-X-89
0 .. 1	<i>xs:sequence</i> CountryID	Code pays du lieu de livraison	BT-X-565
0 .. 1	Name	Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison	BT-X-566

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1		SellerOrderReferencedDocument	Détails de la référence d'un document de commande du vendeur	BG-X-81
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		IssuerAssignedID	Identifiant du document	BT-X-537
0 .. 1		LineID	Identifiant de la ligne du document	BT-X-538
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-539-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-539
required		format	Date, format	BT-X-539-0
0 .. 1		BuyerOrderReferencedDocument	Détails sur la commande référencée	BT-132-00
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		IssuerAssignedID	Identifiant de la commande	BT-X-21
0 .. 1		LineID	Identifiant de ligne de bon de commande référencée	BT-132
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Date de la commande	BT-X-22-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		DateTimeString	Date de la commande, valeur	BT-X-22
required		format	Date, format	BT-X-22-0
0 .. 1		QuotationReferencedDocument	Détail d'une référence d'un document d'offre	BG-X-47
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		IssuerAssignedID	Identifiant du document	BT-X-310
0 .. 1		LineID	Identifiant de la ligne du document	BT-X-311
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-312-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-312
required		format	Date, format	BT-X-312-0
0 .. 1		ContractReferencedDocument	Détails sur un contrat référencé	BG-X-2
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		IssuerAssignedID	Identifiant du contrat	BT-X-24
0 .. 1		LineID	Identifiant de la ligne du contrat	BT-X-25
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Date du contrat	BT-X-26-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		DateTimeString	Date du contrat, valeur	BT-X-26
required		format	Date, format	BT-X-26-0
0 .. unbounded		AdditionalReferencedDocument	Détails sur des documents additionnels référencés	BG-X-3
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		IssuerAssignedID	Identifiant du document	BT-X-27
0 .. 1		URIID	Emplacement de document externe	BT-X-28
0 .. 1		LineID	Identifiant de la ligne du document	BT-X-29
1 .. 1		TypeCode	Type de document (code)	BT-X-30
0 .. 1		Name	Description de document	BT-X-30
0 .. 1		AttachmentBinaryObject	Document joint	BT-X-31
required		mimeCode	Document Mime joint en code	BT-X-31-1
required		filename	Nom du fichier du document attaché	BT-X-31-2
0 .. 1		ReferenceTypeCode	Type de référence du document (code)	BT-X-32
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-33-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-33
required		format	Date, format	BT-X-33-0
0 .. 1		GrossPriceProductTradePrice	Détails sur le prix brut HT	BT-148-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		ChargeAmount	Prix brut de l'article	BT-148
0 .. 1		BasisQuantity	Quantité de base du prix de l'article	BT-149-1
		unitCode	Unité de mesure de la quantité de base	BT-150-1

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. unbounded		AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	du prix de l'article	BT-147-00
		xs:sequence	Réductions liées au prix	
1 .. 1		ChargeIndicator	Indicateur de réduction de prix	BT-147-01
		xs:choice		
1 .. 1		Indicator	Indicateur de réduction de prix, valeur	BT-147-02
0 .. 1		CalculationPercent	Réduction en pourcentage	BT-X-34
0 .. 1		BasisAmount	Montant de base de la réduction	BT-X-35
1 .. 1		ActualAmount	Rabais sur le prix de l'article	BT-147
0 .. 1		ReasonCode	Motif de la réduction (code)	BT-X-313
0 .. 1		Reason	Motif de la réduction (texte libre)	BT-X-36
0 .. unbounded		AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge>	Suppléments liés au prix	BT-X-302-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ChargeIndicator	Indicateur de supplément de prix	BT-X-302-01
		xs:choice		
1 .. 1		Indicator	Indicateur de supplément de prix, valeur	BT-X-302-02
0 .. 1		CalculationPercent	Supplément en pourcentage	BT-X-300
0 .. 1		BasisAmount	Montant de base du supplément	BT-X-301
1 .. 1		ActualAmount	Supplément, montant	BT-X-302
0 .. 1		ReasonCode <Price charge non-VAT type code>	Code de motif des Taxes (hors TVA) applicables à la ligne de facture	BT-X-616
		listID	Identifiant de la liste des codes fiscaux hors TVA	BT-X-616-1
0 .. 1		ReasonCode <Price charge reason code>	Motif du supplément (code)	BT-X-314
0 .. 1		Reason	Motif du supplément (texte libre)	BT-X-303
0 .. 1		NetPriceProductTradePrice	Détails sur le prix net HT	BT-146-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ChargeAmount	Prix net de l'article	BT-146
0 .. 1		BasisQuantity	Quantité de base du prix de l'article	BT-149
		unitCode	Unité de mesure de la quantité de base du prix de l'article	BT-150
0 .. 1		IncludedTradeTax	TVA incluse pour B2C	BG-X-4
		xs:sequence		
1 .. 1		CalculatedAmount	Montant de TVA incluse pour le B2C	BT-X-37
1 .. 1		TypeCode	Type de taxe (code)	BT-X-38
0 .. 1		ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA	BT-X-39
1 .. 1		CategoryCode	Code de type de TVA	BT-X-40
0 .. 1		ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code	BT-X-41
1 .. 1		RateApplicablePercent	Taux de type de TVA	BT-X-42
0 .. 1		ItemSellerTradeParty	Informations détaillées sur le vendeur différent de l'article spécifique	BG-X-90
		xs:sequence		
0 .. unbounded		ID	Identification du vendeur divergent au niveau à la ligne	BT-X-567
0 .. unbounded required		GlobalID	Identifiant global du vendeur divergent	BT-X-568
		schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-568-0
0 .. 1		Name	Nom du vendeur divergent au niveau à la ligne	BT-X-569
0 .. 1		RoleCode	Rôle (code)	BT-X-570
0 .. 1		Description	Informations juridiques additionnelles sur le vendeur	BT-X-571
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Détails de l'organisation du vendeur divergent au niveau à la ligne	BT-X-572-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifiant de l'entité juridique du vendeur alternatif au niveau de la ligne	BT-X-572
		schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-572-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif	BT-X-573
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées du vendeur divergent	BG-X-91
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-574
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-574-1
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-575
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-576-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-576
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-577-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-577
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-578-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-578
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse du vendeur divergent	BG-X-92
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-579
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-580
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-581
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-582
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-583
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-584
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-585
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-586-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	URIID	Adresse électronique	BT-X-586
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-586-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier>	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-587-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-587
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-587-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier>	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-588-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	ID	Identifiant fiscal (local)	BT-X-588
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-588-0
0 .. unbounded	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Détails de la commande du client final correspondante	BG-X-5
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de commande du client final	BT-X-43
0 .. 1	LineID	Position de commande (client final)	BT-X-44
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-45-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-45
	format	Date, format	BT-X-45-0
0 .. 1	SpecifiedLineTradeDelivery	Groupe d'information sur la livraison	BT-129-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BilledQuantity	Quantité facturée	BT-129

Factur-X 1.09 / ZUGFeRD 2.5 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

		unitCode	Unité de mesure de la quantité facturée	BT-130
0 .. 1		ChargeFreeQuantity	Quantité sans frais	BT-X-46
required		unitCode	Unité de mesure	BT-X-46-0
0 .. 1		PackageQuantity	Nombre de colis	BT-X-47
required		unitCode	Unité de mesure	BT-X-47-0
0 .. 1		PerPackageUnitQuantity	Nombre d'unités par paquet	BT-X-561
required		unitCode	Unité de mesure	BT-X-561-0
0 .. 1		ShipToTradeParty	Détails sur un lieu de livraison alternatif	BG-X-7
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifiant du lieu de livraison à la ligne	BT-186-00
0 .. unbounded		GlobalID	Identifiant global du lieu de livraison à la ligne	BT-186
required		schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-186-1
0 .. 1		Name	Nom du lieu de livraison	BT-X-50
0 .. 1		RoleCode	Rôle (code)	BT-X-541
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Détails de l'organisation du réceptionnaire des marchandises divergent	BT-X-51-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-51
required		schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-51-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif	BT-X-52
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Coordonnées du lieu de livraison	BG-X-8
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Nom du contact	BT-X-54
0 .. 1		DepartmentName	Nom du service	BT-X-54-1
0 .. 1		TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-315
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-55-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-55
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-56-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-56
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-57-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-57
0 .. 1		PostalTradeAddress	Adresse de livraison	BG-X-9
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Code postal	BT-X-58
0 .. 1		LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-59
0 .. 1		LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-60
0 .. 1		LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-61
0 .. 1		CityName	Localité	BT-X-62
1 .. 1		CountryID	Code de pays	BT-X-63
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-64
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-65-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Adresse électronique	BT-X-65
required		schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-65-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-66-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		ID	Identifiant à la TVA	BT-X-66
required		schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-66-0
0 .. 1		UltimateShipToTradeParty	Détails sur le lieu de livraison final	BG-X-10
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		ID	Identifiant du lieu de livraison final à la ligne	BT-X-67
0 .. unbounded		GlobalID	Identifiant global du lieu final de livraison à la ligne	BT-X-68
required		schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-68-0
0 .. 1		Name	Nom du lieu de livraison final	BT-X-69
0 .. 1		RoleCode	Rôle (code)	BT-X-542
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-70-00
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison final	BT-X-70
		schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-70-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison final	BT-X-71
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Coordonnées du lieu de livraison final	BG-X-11
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		PersonName	Nom du contact	BT-X-72
0 .. 1		DepartmentName	Nom du service	BT-X-72-1
0 .. 1		TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-316
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-73-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-73
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-74-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-74
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-75-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-75
0 .. 1		PostalTradeAddress	Adresse de livraison final	BG-X-12
		<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		PostcodeCode	Code postal	BT-X-76
0 .. 1		LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-77
0 .. 1		LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-78
0 .. 1		LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-79
0 .. 1		CityName	Localité	BT-X-80
1 .. 1		CountryID	Code de pays	BT-X-81
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-82
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-83-00
		<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		URIID	Adresse électronique	BT-X-83
required		schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-83-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-84-00
		<i>xs:sequence</i>		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-84
0 .. 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	Identifiant du régime fiscal	BT-X-84-0
	xs:sequence	Détails sur la livraison réelle	BT-X-85-000
1 .. 1	OccurrenceDateTime	Date de livraison à la ligne	BT-X-85-00
1 .. 1 required	xs:choice		
	DateTimeString	Date de livraison à la ligne, valeur	BT-X-85
0 .. 1	format	Date, format	BT-X-85-0
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis d'expédition référencé	BG-X-13
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de l'avis d'expédition	BT-X-86
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne de l'avis d'expédition	BT-X-87
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-88-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-88
0 .. 1	format	Date, format	BT-X-88-0
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis de réception référencé	BG-X-82
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de l'avis de réception	BT-X-89
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne de l'avis de réception	BT-X-90
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-91-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-91
0 .. 1	format	Date, format	BT-X-91-0
0 .. 1	DeliveryNoteReferencedDocument	Détails sur le bon de livraison référencé	BG-X-83
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant du bon de livraison	BT-X-92
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne du bon de livraison	BT-X-93
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-94-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-94
1 .. 1	format	Date, format	BT-X-94-0
1 .. 1	SpecifiedLineTradeSettlement	Groupe d'information sur le règlement	BG-30-00
	xs:sequence		
0 .. unbounded	ApplicableTradeTax	INFORMATIONS DE TVA D'UNE LIGNE	BG-30
	xs:sequence		
0 .. 1	CalculatedAmount	Montant de taxes	BT-X-95
1 .. 1	TypeCode	Code de type de TVA	BT-151-0
0 .. 1	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA	BT-X-96
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA de l'article facturé	BT-151
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code	BT-X-97
0 .. 1	DueDateTypeCode	Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code	BT-X-589
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de TVA de l'article facturé	BT-152
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	PÉRIODE DE FACTURATION D'UNE LIGNE	BG-26
	xs:sequence		
0 .. 1	StartDateTime	Date de début de période de facturation d'une ligne	BT-134-00
	xs:choice		
1 .. 1	DateTimeString	Date de début de période de facturation d'une ligne	BT-134
	format	Date, format	BT-134-0
0 .. 1	EndDateTime	Date de fin de période de facturation d'une ligne	BT-135-00
	xs:choice		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date de fin de période de facturation d'une ligne	BT-135
	format	Date, format	BT-135-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>	REMISES DE LIGNE DE FACTURE	BG-27
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indicateur de réduction	BG-27-0
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de réduction, valeur	BG-27-1
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage de remise applicable à la ligne de facture	BT-138
0 .. 1	BasisAmount	Assiette de la remise applicable à la ligne de facture	BT-137
1 .. 1	ActualAmount	Montant de la remise applicable à la ligne de facture	BT-136
0 .. 1	ReasonCode	Code de motif de la remise applicable à la ligne de facture	BT-140
0 .. 1	Reason	Motif de la remise applicable à la ligne de facture	BT-139
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	CHARGE ET FRAIS DE LIGNE DE FACTURE	BG-28
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indicateur de supplément	BG-28-0
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de supplément, valeur	BG-28-1
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage de charges et frais applicable à la ligne de facture	BT-143
0 .. 1	BasisAmount	Assiette des charges et frais applicables à la ligne de facture	BT-142
1 .. 1	ActualAmount	Montant des charges et frais applicables à la ligne de facture	BT-141
0 .. 1	ReasonCode <Invoice line charge reason code>	Code de motif des charges et frais applicables à la ligne de facture	BT-145
0 .. 1	ReasonCode <Invoice line-level non-VAT tax type code>	Code de motif des Taxes (hors TVA) applicables à la ligne de facture	BT-193
	listID		BT-193-1
0 .. 1	Reason	Motif des charges et frais applicables à la ligne de facture	BT-144
0 .. 1	SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation	Détails sur les montants de ligne	BT-131-00
	xs:sequence		
0 .. 1	LineTotalAmount	Montant net de ligne de facture	BT-131
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Montant total des charges de ligne	BT-X-327
0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Montant total des remises de ligne	BT-X-328
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT Total Amount>	Montant total des taxes sur les postes	BT-X-329
	currencyID	Code de devise de facturation	BT-X-329-0
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting Currency>	Montant total des taxes sur les lignes individuels dans la devise comptable	BT-X-590
	currencyID	Code de devise de facturation	BT-X-590-0
0 .. 1	GrandTotalAmount	Montant brut total de la ligne	BT-X-330
0 .. 1	TotalAllowanceChargeAmount	Montant total des remises et charges de ligne	BT-X-98
0 .. 1	InvoiceReferencedDocument	RÉFÉRENCE À UNE FACTURE ANTÉRIEURE	BG-X-48
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de facture antérieure	BT-X-331
0 .. 1	LineID	Identifiant de la ligne du document	BT-X-540
0 .. 1	TypeCode	Code de type d'incoive précédent	BT-X-332
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date d'émission de facture antérieure	BT-X-333-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'émission de facture antérieure, valeur	BT-X-333
required	format	Date, format	BT-X-333-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument	Identifiant de l'objet à la ligne	BT-128-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de l'objet à la ligne	BT-128

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	TypeCode	Code du type d'identificateur d'objet (valeur fixe)	BT-128-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Identifiant de l'objet à la ligne, type	BT-128-1
0 .. unbounded	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Détails sur la référence d'enregistrement	BT-133-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Référence comptable de l'acheteur	BT-133
0 .. 1	TypeCode	Code de type de référence comptable de l'acheteur	BT-X-99
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeAgreement	Groupe d'informations sur l'accord commercial	BT-10-00
	xs:sequence		
0 .. 1	BuyerReference	Référence de l'acheteur	BT-10
1 .. 1	SellerTradeParty	VENDEUR	BG-4
	xs:sequence		
0 .. unbounded	ID	Identifiant du vendeur, valeur	BT-29
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global du vendeur	BT-29-0
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-29-1
1 .. 1	Name	Raison sociale du vendeur	BT-27
0 .. 1	RoleCode	Rôle du vendeur (code)	BT-X-543
0 .. 1	Description	Informations juridiques additionnelles sur le vendeur	BT-33
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale	BT-30-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant d'enregistrement légal du vendeur	BT-30
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-30-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Appellation commerciale du vendeur	BT-28
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale du vendeur	BG-X-14
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-100
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-101
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-102
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-103
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-104
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-105
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-106
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	COORDONNÉES DU VENDEUR	BG-6
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Point de contact vendeur	BT-41
0 .. 1	DepartmentName	Département	BT-41-0
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-317
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Détail d'un numéro de téléphone	BT-42-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact vendeur	BT-42
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Détails d'un numéro de fax	BT-X-107-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du contact vendeur	BT-X-107
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Détails d'un email	BT-43-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact vendeur	BT-43
1 .. 1	PostalTradeAddress	ADRESSE POSTALE DU VENDEUR	BG-5
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal du vendeur	BT-38
0 .. 1	LineOne	Adresse du vendeur - Ligne 1	BT-35
0 .. 1	LineTwo	Adresse du vendeur - Ligne 2	BT-36
0 .. 1	LineThree	Adresse du vendeur - Ligne 3	BT-162
0 .. 1	CityName	Localité du vendeur	BT-37
1 .. 1	CountryID	Code de pays du vendeur	BT-40
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays du vendeur	BT-39
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique	BT-34-00

Factur-X 1.09 / ZUGFeRD 2.5 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
required		URIID	Adresse électronique du vendeur	BT-34	
		schemeID	Identifiant du schéma	BT-34-1	
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>	Détail d'enregistrement fiscal	BT-31-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		ID	Identifiant à la TVA du vendeur	BT-31	
required		schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-31-0	
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>	Détail d'enregistrement fiscal	BT-32-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		ID	Identification fiscale du vendeur	BT-32	
required		schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-32-0	
1 .. 1		BuyerTradeParty	ACHETEUR	BG-7	
		<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1		ID	Identifiant de l'acheteur	BT-46	
0 .. unbounded		GlobalID	Identifiant global de l'acheteur	BT-46-0	
required		schemeID	Identifiant global de l'acheteur	BT-46-0	
			Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-46-1	
1 .. 1		Name	Raison sociale de l'acheteur	BT-44	
0 .. 1		RoleCode	Rôle (code)	BT-X-544	
0 .. 1		Description	Informations juridiques additionnelles sur l'acheteur	BT-X-334	
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale	BT-47-00	
		<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1		ID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur	BT-47	
		schemeID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur	BT-47-1	
0 .. 1		TradingBusinessName	Nom commercial de l'acheteur	BT-45	
0 .. 1		PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-15	
		<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1		PostcodeCode	Code postal	BT-X-108	
0 .. 1		LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-109	
0 .. 1		LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-110	
0 .. 1		LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-111	
0 .. 1		CityName	Localité	BT-X-112	
1 .. 1		CountryID	Code de pays	BT-X-113	
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-114	
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	COORDONNÉES DE L'ACHETEUR	BG-9	
		<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1		PersonName	Point de contact acheteur	BT-56	
0 .. 1		DepartmentName	Département	BT-56-0	
0 .. 1		TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-318	
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Détail d'un numéro de téléphone	BT-57-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact acheteur	BT-57	
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Détails d'un numéro de fax	BT-X-115-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		CompleteNumber	Numéro de fax de contact de l'acheteur	BT-X-115	
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	Détails d'un email	BT-58-00	
		<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1		URIID	Adresse électronique du contact acheteur	BT-58	
1 .. 1		PostalTradeAddress	ADRESSE POSTALE DE L'ACHETEUR	BG-8	
		<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1		PostcodeCode	Code postal de l'acheteur	BT-53	
0 .. 1		LineOne	Adresse de l'acheteur - Ligne 1	BT-50	
0 .. 1		LineTwo	Adresse de l'acheteur - Ligne 2	BT-51	
0 .. 1		LineThree	Adresse de l'acheteur - Ligne 3	BT-163	
0 .. 1		CityName	Localité de l'acheteur	BT-52	
1 .. 1		CountryID	Code de pays de l'acheteur	BT-55	

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays de l'acheteur	BT-54
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-49-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique de l'acheteur	BT-49
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-49-1
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détail d'enregistrement fiscal	BT-48-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA de l'acheteur	BT-48
required	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-48-0
0 .. 1	SalesAgentTradeParty	Informations détaillées sur l'agent de vente	BG-X-49
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'agent de vente	BT-X-337
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global de l'agent de vente, valeur	BT-X-338
required	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-338-0
1 .. 1	Name	Raison sociale de l'agent de vente	BT-X-335
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-545
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BG-X-50
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Numéro d'enregistrement de l'agent de vente	BT-X-339
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale	BT-X-339-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-336
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-53
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-355
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-356
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-357
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-358
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-359
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-360
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-361
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées de l'utilisateur final	BG-X-51
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-342
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-343
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-347
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-344-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-344
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-345-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-345
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-346-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-346
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale	BG-X-52
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-348
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-349
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-350
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-351
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-352
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-353
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-354
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-341-00

Factur-X 1.09 / ZUGFeRD 2.5 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1 required	xs:sequence	Adresse électronique	BT-X-341
	URIID	Identifiant du schéma	BT-X-341-0
	schemeID		
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-340-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-340
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-340-0
0 .. 1	BuyerTaxRepresentativeTradeParty	Informations détaillées sur le représentant fiscal de l'acheteur	BG-X-54
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant	BT-X-364
0 .. unbounded required	GlobalID	Identifiant global	BT-X-365
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-365-0
1 .. 1	Name	Raison sociale	BT-X-362
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-546
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BG-X-58
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-366
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale	BT-X-366-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-363
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-57
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-382
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-383
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-384
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-385
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-386
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-387
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-388
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées de l'utilisateur final	BG-X-55
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-369
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-370
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-371
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-372-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-372
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-373-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-373
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-374-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-374
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale	BG-X-56
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-375
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-376
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-377
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-378
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-379
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-380
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-381

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-368-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Adresse électronique	BT-X-368
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-368-0
1 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-367-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-367
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-367-0
0 .. 1	SellerTaxRepresentativeTradeParty	REPRÉSENTANT FISCAL DU VENDEUR	BG-11
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identification du partenaire	BT-X-116
0 .. unbounded required	GlobalID	Identifiant global	BT-X-117
	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-117-1
1 .. 1	Name	Nom du représentant fiscal du vendeur	BT-62
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-547
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale	BG-X-16
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant d'enregistrement légal	BT-X-118
	schemeID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur	BT-X-118-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-119
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-59
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-389
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-390
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-391
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-392
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-393
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-394
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-395
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-17
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-120
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-121
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-319
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-122-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-122
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-123-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-123
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-124-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-124
1 .. 1	PostalTradeAddress	ADRESSE POSTALE DU REPRÉSENTANT FISCAL	BG-12
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal du représentant fiscal	BT-67
0 .. 1	LineOne	Adresse du représentant fiscal - Ligne 1	BT-64
0 .. 1	LineTwo	Adresse du représentant fiscal - Ligne 2	BT-65
0 .. 1	LineThree	Adresse du représentant fiscal - Ligne 3	BT-164
0 .. 1	CityName	Localité du représentant fiscal	BT-66
1 .. 1	CountryID	Code de pays du représentant fiscal	BT-69

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays du représentant fiscal	BT-68
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique	BT-X-125-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-125
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-125-0
1 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détail d'enregistrement fiscal	BT-63-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur	BT-63
required	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-63-0
0 .. 1	ProductEndUserTradeParty	Détail sur les utilisateurs finaux	BG-X-18
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'utilisateur final	BT-X-126
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global de l'utilisateur final	BT-X-127
required	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-127-0
1 .. 1	Name	Raison sociale de l'utilisateur final	BT-X-128
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-548
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BG-X-19
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-129
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-129-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif	BT-X-130
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-60
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-396
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-397
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-398
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-399
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-400
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-401
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-402
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées de l'utilisateur final	BG-X-20
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-131
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-132
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-320
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-133-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-133
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-134-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-134
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-135-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-135
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale de l'utilisateur final	BG-X-21
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-136
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-137
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-138
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-139
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-140

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-141
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-142
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-143-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	URIID	Adresse électronique	BT-X-143
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-143-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-144-00
		Détail d'enregistrement fiscal	BT-X-144-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-144
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-144-0
0 .. 1	ApplicableTradeDeliveryTerms	Détail sur les conditions de livraison	BG-X-22
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	DeliveryTypeCode	Type de livraison en code	BT-X-145
0 .. 1	RelevantTradeLocation	Lieu pertinent pour les conditions de livraison	BG-X-88
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	CountryID	Code pays du lieu de livraison	BT-X-563
0 .. 1	Name	Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison	BT-X-564
0 .. 1	SellerOrderReferencedDocument	Détails sur la commande fournisseur de référence	BT-14-00
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'un bon de commande de vente	BT-14
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Détails sur la date de confirmation de la commande client	BT-X-146-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	DateTimeString	Date de la commande de vente, valeur	BT-X-146
	format	Date, format	BT-X-146-0
0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument	Détails sur la commande de référence	BT-13-00
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de bon de commande	BT-13
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date de la commande	BT-X-147-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	DateTimeString	Date de la commande, valeur	BT-X-147
	format	Date, format	BT-X-147-0
0 .. 1	QuotationReferencedDocument	Détails sur la cotation référencée	BG-X-61
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de l'offre	BT-X-403
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-404-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-404
	format	Date, format	BT-X-404-0
0 .. 1	ContractReferencedDocument	Détails sur un contrat référencé	BT-12-00
1 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de contrat	BT-12
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Type de contrat (code)	BT-X-405
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du contrat	BT-X-148-00
1 .. 1 required	xs:sequence		
	DateTimeString	Date du contrat, valeur	BT-X-148
	format	Date, format	BT-X-148-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>	DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ADDITIONNELS	BG-24
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant de document justificatif	BT-122
0 .. 1	URIID	Emplacement de document externe	BT-124
1 .. 1	TypeCode	Type de document référencé	BT-122-0
0 .. 1	Name	Description de document justificatif	BT-123
0 .. 1	AttachmentBinaryObject	Document joint	BT-125
required	<i>mimeCode</i>	Document Mime joint en code	BT-125-1
required	<i>filename</i>	Nom du fichier du document attaché	BT-125-2
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-149-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-149
required	<i>format</i>	Date, format	BT-X-149-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>	Détails de la référence de l'appel d'offres ou du lot	BT-17-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'appel d'offres ou de lot	BT-17
1 .. 1	TypeCode	Type de document référencé	BT-17-0
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-556-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-556
required	<i>format</i>	Date, format	BT-X-556-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>	Détails de l'objet facturé	BT-18-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'objet facturé	BT-18
1 .. 1	TypeCode	Type de document référencé	BT-18-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Identifiant du schéma	BT-18-1
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-557-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-557
required	<i>format</i>	Date, format	BT-X-557-0
0 .. 1	BuyerAgentTradeParty	Informations détaillées sur l'agent de l'acheteur	BG-X-62
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identification du partenaire	BT-X-408
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global	BT-X-409
required	<i>schemeID</i>	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-409-0
1 .. 1	Name	Raison sociale	BT-X-406
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-549
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BG-X-63
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-410
	<i>schemeID</i>	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale	BT-X-410-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-407
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-66
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-426
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-427
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-428
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-429
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-430
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-431

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-432
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées détaillées de l'agent acheteur déviant	BG-X-64
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-413
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-414
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-415
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-416-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-416
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-417-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-417
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-418-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-418
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale	BG-X-65
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-419
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-420
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-421
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-422
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-423
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-424
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-425
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-412-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Adresse électronique	BT-X-412
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-412-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-411-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-411
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-411-0
0 .. 1	SpecifiedProcuringProject	Détails sur un projet référencé	BT-11-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Référence au projet	BT-11
1 .. 1	Name	Nom du projet	BT-11-0
0 .. unbounded	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Détails de la commande du client final correspondant	BG-X-23
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Client final Numéro de commande du client final	BT-X-150
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du document	BT-X-151-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date du document, valeur	BT-X-151
	format	Date, format	BT-X-151-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeDelivery	Groupe d'informations sur la livraison	BG-13-00
	xs:sequence		
0 .. 1	RelatedSupplyChainConsignment	Related SupplyChain Consignment	BG-X-24
	xs:sequence		
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsTransportMovement	Détail sur le mode de transport	BT-X-152-00

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	ModeCode	Mode de transport en code	BT-X-152	
0 .. 1	ShipToTradeParty	INFORMATIONS CONCERNANT LA LIVRAISON	BG-13	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	ID	Identifiant de l'établissement de livraison	BT-71	
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant de l'établissement de livraison	BT-71-0	
	<i>schemaID</i>	Identifiant du schéma	BT-71-1	
0 .. 1	Name	Nom de l'intervenant à livrer	BT-70	
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-550	
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale	BG-X-25	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	ID	Identifiant d'enregistrement légal	BT-X-153	
	<i>schemaID</i>	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur	BT-X-153-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-154	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-67	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-433	
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-434	
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-435	
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-436	
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-437	
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-438	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-439	
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-26	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-155	
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-156	
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-321	
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-157-00	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-157	
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-158-00	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-158	
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-159-00	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-159	
0 .. 1	PostalTradeAddress	ADRESSE DE LIVRAISON	BG-15	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal de livraison	BT-78	
0 .. 1	LineOne	Adresse de livraison - Ligne 1	BT-75	
0 .. 1	LineTwo	Adresse de livraison - Ligne 2	BT-76	
0 .. 1	LineThree	Adresse de livraison - Ligne 3	BT-165	
0 .. 1	CityName	Localité de livraison	BT-77	
1 .. 1	CountryID	Code du pays de livraison	BT-80	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays de livraison	BT-79	
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique	BT-X-160-00	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-160	
	<i>schemaID</i>	Identifiant du schéma	BT-X-160-0	
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détail d'enregistrement fiscal	BT-X-161-00	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-161	

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

required		└─ <i>schemaID</i>	Identifiant du régime fiscal	BT-X-161-0
0 .. 1		└─ UltimateShipToTradeParty	Détails sur le lieu de livraison final	BG-X-27
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ ID	Identifiant du lieu de livraison final	BT-X-162
0 .. unbounded		└─ GlobalID	Identifiant global du lieu final de livraison	BT-X-163
required		└─ <i>schemaID</i>	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-163-0
0 .. 1		└─ Name	Nom du lieu de livraison final	BT-X-164
0 .. 1		└─ RoleCode	Rôle (code)	BT-X-551
0 .. 1		└─ SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-165-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-165
		└─ <i>schemaID</i>	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-165-0
0 .. 1		└─ TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-166
0 .. 1		└─ PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-68
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ PostcodeCode	Code postal	BT-X-440
0 .. 1		└─ LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-441
0 .. 1		└─ LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-442
0 .. 1		└─ LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-443
0 .. 1		└─ CityName	Localité	BT-X-444
1 .. 1		└─ CountryID	Code de pays	BT-X-445
0 .. 1		└─ CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-446
0 .. unbounded		└─ DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-28
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ PersonName	Nom du contact	BT-X-167
0 .. 1		└─ DepartmentName	Nom du service	BT-X-168
0 .. 1		└─ TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-322
0 .. 1		└─ TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-169-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		└─ CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-169
0 .. 1		└─ FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-170-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		└─ CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-170
0 .. 1		└─ EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-171-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		└─ URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-171
0 .. 1		└─ PostalTradeAddress	Adresse de livraison final	BG-X-29
		└─ <i>xs:sequence</i>		
0 .. 1		└─ PostcodeCode	Code postal	BT-X-172
0 .. 1		└─ LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-173
0 .. 1		└─ LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-174
0 .. 1		└─ LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-175
0 .. 1		└─ CityName	Localité	BT-X-176
1 .. 1		└─ CountryID	Code de pays	BT-X-177
0 .. 1		└─ CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-178
0 .. 1		└─ URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-179-00
		└─ <i>xs:sequence</i>		
1 .. 1		└─ URIID	Adresse électronique	BT-X-179
required		└─ <i>schemaID</i>	Identifiant du schéma	BT-X-179-0
0 .. 1		└─ SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-180-00

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1 required	xs:sequence	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-180
		schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-180-0
0 .. 1	ShipFromTradeParty		Informations concernant le lieu d'expédition	BG-X-30
	xs:sequence	ID	Identifiant de l'établissement d'expédition	BT-X-181
0 .. 1 required		GlobalID	Identifiant de l'établissement d'expédition	BT-X-182
		schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-182-0
0 .. 1		Name	Nom du lieu d'expédition	BT-X-183
0 .. 1		RoleCode	Rôle (code)	BT-X-552
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-184-00
	xs:sequence	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-184
		schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-184-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-185
0 .. 1		PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-69
	xs:sequence	PostcodeCode	Code postal	BT-X-447
0 .. 1		LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-448
0 .. 1		LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-449
0 .. 1		LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-450
0 .. 1		CityName	Localité	BT-X-451
1 .. 1		CountryID	Code de pays	BT-X-452
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-453
0 .. unbounded	DefinedTradeContact		Coordonnées	BG-X-31
	xs:sequence	PersonName	Nom du contact	BT-X-186
0 .. 1		DepartmentName	Nom du service	BT-X-187
0 .. 1		TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-323
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-188-00
	xs:sequence	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-188
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-189-00
	xs:sequence	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-189
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-190-00
	xs:sequence	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-190
1 .. 1		PostalTradeAddress	Adresse d'expédition	BG-X-32
	xs:sequence	PostcodeCode	Code postal	BT-X-191
0 .. 1		LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-192
0 .. 1		LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-193
0 .. 1		LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-194
0 .. 1		CityName	Localité	BT-X-195
1 .. 1		CountryID	Code de pays	BT-X-196
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-197
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-198-00
	xs:sequence	URIID	Adresse électronique	BT-X-198
1 .. 1 required		schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-

Factur-X 1.09 / ZUGFeRD 2.5 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	198-0 BT-X-199-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-199-0
	<i>schemeID</i>	Identifiant du régime fiscal	BT-X-199-0
0 .. 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	Détails sur la livraison réelle	BT-72-000
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	OccurrenceDateTime	Date effective de livraison	BT-72-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date effective de livraison	BT-72
	<i>format</i>	Date, format	BT-72-0
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis d'expédition référencé	BT-16-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'avis d'expédition	BT-16
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date de l'avis d'expédition	BT-X-200-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date de l'avis d'expédition, valeur	BT-X-200
	<i>format</i>	Date, format	BT-X-200-0
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis de réception référencé	BT-15-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant d'avis de réception	BT-15
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date de l'avis de réception	BT-X-201-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date de l'avis de réception, valeur	BT-X-201
	<i>format</i>	Date, format	BT-X-201-0
0 .. 1	DeliveryNoteReferencedDocument	Détails sur le bon de livraison référencé	BT-X-202-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Identifiant du bon de livraison	BT-X-202
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Date du bon de livraison	BT-X-203-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString	Date du bon de livraison, valeur	BT-X-203
	<i>format</i>	Date, format	BT-X-203-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	PRELEVEMENT	BG-19
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	CreditorReferenceID	Identifiant bancaire du créancier	BT-90
0 .. 1	PaymentReference	Référence de paiement	BT-83
0 .. 1	TaxCurrencyCode	Devise de comptabilisation de la TVA	BT-6
1 .. 1	InvoiceCurrencyCode	Code de devise de facturation	BT-5
0 .. 1	InvoiceIssuerReference	Référence du vendeur	BT-X-204
0 .. 1	InvoiceTradeParty	Auteur de la facture différent	BG-X-33
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identification de l'auteur de la facture divergente	BT-X-205
0 .. unbounded required	GlobalID	Identification global de l'auteur de la facture divergente	BT-X-206
	<i>schemeID</i>	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-206-0
1 .. 1	Name	Nom	BT-X-207
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-553
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-208-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu	BT-X-208
	<i>schemeID</i>	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	BT-X-208-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-209
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-70
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-454
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-455
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-456
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-457
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-458
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-459
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-460
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-34
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-210
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-211
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-324
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-212-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-212
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-213-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-213
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-214-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-214
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition	BG-X-35
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-215
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-216
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-217
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-218
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-219
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-220
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-221
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-222-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-222
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-222-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-223-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-223
required	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-223-0
0 .. 1	InvoiceeTradeParty	Facturer à	BG-X-36
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant du facturer à	BT-X-224
0 .. unbounded	GlobalID	Identifiant global du facturer à	BT-X-225
required	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-225-0
1 .. 1	Name	Raison sociale du facturer à	BT-X-226
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-554
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-227-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu	BT-X-227
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation	BT-X-

Factur-X 1.09 / ZUGFeRD 2.5 Spécification - Annexe technique

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

		légale du lieu de livraison alternatif	227-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-228
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-71
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-461
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-462
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-463
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-464
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-465
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-466
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-467
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-37
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-229
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-230
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-325
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-231-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-231
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-232-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-232
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-233-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-233
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition	BG-X-38
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-234
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-235
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-236
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-237
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-238
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-239
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-240
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-241-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Adresse électronique	BT-X-241
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-241-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-242-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-242
	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-242-0
0 .. 1	PayeeTradeParty	BÉNÉFICIAIRE	BG-10
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant du bénéficiaire	BT-60
0 .. unbounded required	GlobalID	Identifiant du bénéficiaire	BT-60-0
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-60-1
1 .. 1	Name	Nom du bénéficiaire	BT-59
0 .. 1	RoleCode	Rôle du bénéficiaire (code)	BT-X-468
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale	BT-61-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifiant d'enregistrement légal du bénéficiaire	BT-61
	schemeID	Identifiant du schéma	BT-61-1

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-243
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-72
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-469
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-470
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-471
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-472
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-473
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-474
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-475
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-39
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-244
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-245
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-326
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-246-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-246
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-247-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-247
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-248-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-248
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale du bénéficiaire	BG-X-40
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-249
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-250
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-251
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-252
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-253
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-254
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-255
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique	BT-X-256-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique	BT-X-256
required	schemeID	Identifiant du schéma	BT-X-256-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détail d'enregistrement fiscal	BT-X-257-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-257
required	schemeID	Identifiant du régime fiscal	BT-X-257-0
0 .. 1	PayerTradeParty	Informations détaillées sur le payeur de factures divergent	BG-X-73
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identification du payeur	BT-X-478
0 .. unbounded	GlobalID	Deviating invoice payer global identifier	BT-X-479
required	schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)	BT-X-479-0
1 .. 1	Name	Nom/raison sociale du payeur de facture divergent	BT-X-476
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-483
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-480-00
	<i>xs:sequence</i>		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu	BT-X-480
	<i>schemeID</i>	Identificateur pour l'enregistrement juridique du payeur	BT-X-480-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Nom commercial	BT-X-477
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse postale légale	BG-X-76
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-497
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-498
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-499
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-500
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-501
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-502
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-503
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Coordonnées	BG-X-74
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Nom du contact	BT-X-484
0 .. 1	DepartmentName	Nom du service	BT-X-485
0 .. 1	TypeCode	Type de contact (code)	BT-X-486
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact	BT-X-487-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-487
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact	BT-X-488-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-488
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact	BT-X-489-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-489
0 .. 1	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition	BG-X-75
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Code postal	BT-X-490
0 .. 1	LineOne	Adresse ligne 1	BT-X-491
0 .. 1	LineTwo	Adresse ligne 2	BT-X-492
0 .. 1	LineThree	Adresse ligne 3	BT-X-493
0 .. 1	CityName	Localité	BT-X-494
1 .. 1	CountryID	Code de pays	BT-X-495
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays	BT-X-496
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique	BT-X-482-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Payeur Adresse électronique	BT-X-482
required	<i>schemeID</i>	Identifiant du schéma	BT-X-482-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-481-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Identifiant à la TVA	BT-X-481
required	<i>schemeID</i>	Identifiant du régime fiscal	BT-X-481-0
0 .. 1	TaxApplicableTradeCurrencyExchange	Spécification de la devise de facturation, de la devise locale et du taux de change	BG-X-41
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	SourceCurrencyCode	Monnaie de facturation	BT-X-258
1 .. 1	TargetCurrencyCode	Monnaie d'origine	BT-X-259
1 .. 1	ConversionRate	Taux de conversion	BT-X-260
0 .. 1	ConversionRateDateTime	Date du taux de change	BT-X-261-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date du taux de change, valeur	BT-X-261

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

<i>required</i>	<i>format</i>	Date, format	BT-X-261-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	INSTRUCTIONS DE PAIEMENT	BG-16
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Code de type de moyen de paiement	BT-81
0 .. 1	Information	Libellé du moyen de paiement	BT-82
0 .. 1	ApplicableTradeSettlementFinancialCard	INFORMATIONS CONCERNANT LA CARTE DE PAIEMENT	BG-18
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Numéro de compte primaire de carte de paiement	BT-87
0 .. 1	CardholderName	Nom du titulaire de la carte de paiement	BT-88
0 .. 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount	Institution financière de l'acheteur	BT-91-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IBANID	Identifiant du compte débité	BT-91
0 .. 1	AccountName	Nom du compte bancaire débité	BT-216
0 .. 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount	VIREMENT	BG-17
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IBANID	Identifiant de compte bancaire	BT-84
0 .. 1	AccountName	Nom du compte bancaire	BT-85
0 .. 1	ProprietaryID	Identifiant de compte bancaire (hors SEPA)	BT-84-0
0 .. 1	PayerSpecifiedDebtorFinancialInstitution	Banque de l'acheteur	BT-215-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BICID	Identifiant du prestataire de services de paiement du compte débité	BT-215
0 .. 1	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Identifiant d'établissement financier (dans le cas d'un virement)	BT-86-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	BICID	Identifiant d'établissement financier	BT-86
1 .. unbounded	ApplicableTradeTax	VENTILATION DE LA TVA	BG-23
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CalculatedAmount	Montant de la taxe pour le type de TVA	BT-117
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-118-0
0 .. 1	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA	BT-120
1 .. 1	BasisAmount	Base d'imposition du type de TVA	BT-116
0 .. 1	LineTotalBasisAmount	Montant de ligne pour un taux	BT-X-262
0 .. 1	AllowanceChargeBasisAmount	Assiette des remises et charges d'en-tête	BT-X-263
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA	BT-118
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code	BT-121
0 .. 1	TaxPointDate	Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée	BT-7-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateString	Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée	BT-7
<i>required</i>	<i>format</i>	Date, format	BT-7-0
0 .. 1	DueDateTypeCode	Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code	BT-8
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de type de TVA	BT-119
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	PÉRIODE DE FACTURATION	BG-14
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	Description	Description de la période de facturation	BT-X-264
0 .. 1	StartDateTime	Date de début de période de facturation	BT-73-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date de début de période de facturation	BT-73
<i>required</i>	<i>format</i>	Date, format	BT-73-0
0 .. 1	EndDateTime	Date de fin de période de facturation	BT-74-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date de fin de période de facturation	BT-74
<i>required</i>	<i>format</i>	Date, format	BT-74-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>	REMISES AU NIVEAU DU DOCUMENT	BG-20
	<i>xs:sequence</i>		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	ChargeIndicator	Indicateur de réduction	BG-20-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de réduction, valeur	BG-20-1
0 .. 1	SequenceNumeric	Séquence de calcul	BT-X-265
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage de remise au niveau du document	BT-94
0 .. 1	BasisAmount	Assiette de la remise au niveau du document	BT-93
0 .. 1	BasisQuantity	Quantité de base de la remise ou charge	BT-X-266
	<i>unitCode</i>	Quantité unitaire du prix de base	BT-X-267
1 .. 1	ActualAmount	Montant de la remise au niveau du document	BT-92
0 .. 1	ReasonCode	Code de motif de la remise au niveau du document	BT-98
0 .. 1	Reason	Motif de la remise au niveau du document	BT-97
1 .. 1	CategoryTradeTax	Code du type de TVA pour les abattements au niveau du document	BT-95-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-95-0
0 .. 1	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA de la remise au niveau du document	BT-173
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA de la remise au niveau du document	BT-95
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA de la remise au niveau du document en code	BT-174
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de TVA de la remise au niveau du document	BT-96
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	CHARGES OU FRAIS AU NIVEAU DU DOCUMENT	BG-21
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indicateur de supplément	BG-21-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indicateur de supplément, valeur	BG-21-1
0 .. 1	SequenceNumeric	Séquence de calcul	BT-X-268
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage de charges ou frais au niveau du document	BT-101
0 .. 1	BasisAmount	Assiette des charges ou frais au niveau du document	BT-100
0 .. 1	BasisQuantity	Quantité de base de la remise ou charge	BT-X-269
	<i>unitCode</i>	Quantité unitaire du prix de base	BT-X-270
1 .. 1	ActualAmount	Montant des charges ou frais au niveau du document	BT-99
0 .. 1	ReasonCode <Document level charge reason code>	Code de motif des charges ou frais au niveau du document	BT-105
0 .. 1	ReasonCode <Document level non-VAT tax code>	Code de motif des Taxes (hors TVA) au niveau du document	BT-177
	<i>listID</i>		BT-177-1
0 .. 1	Reason	Motif des charges ou frais au niveau du document	BT-104
1 .. 1	CategoryTradeTax	Détails sur les informations de taxe	BT-102-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-102-0
0 .. 1	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA des charges ou frais au niveau du document	BT-175
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document	BT-102
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA des charges ou frais au niveau du document en code	BT-176
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document	BT-103
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsServiceCharge	Informations détaillées sur les frais de service logistique	BG-X-42
	<i>xs:sequence</i>		

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

1 .. 1	Description	Description des frais de service	BT-X-271
1 .. 1	AppliedAmount	Montant des frais de service	BT-X-272
1 .. unbounded	AppliedTradeTax	Informations fiscales détaillées	BT-X-273-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-X-273-0
0 .. 1	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA	BT-X-591
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA	BT-X-273
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code	BT-X-592
1 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de type de TVA	BT-X-274
0 .. unbounded	SpecifiedTradePaymentTerms	Détails sur les conditions de paiement	BT-20-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	Description	Conditions de paiement	BT-20
0 .. 1	DueDateTime	Date d'échéance	BT-9-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date d'échéance	BT-9
required	format	Date, format	BT-9-0
0 .. 1	DirectDebitMandateID	Identifiant de référence de mandat	BT-89
0 .. 1	PartialPaymentAmount	Montant d'un paiement partiel	BT-X-275
0 .. 1	ApplicableTradePaymentPenaltyTerms	Détail sur les conditions de pénalité	BG-X-43
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BasisDateTime	Date de référence à laquelle le paiement est dû	BT-X-276-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date de référence à laquelle le paiement est dû, valeur	BT-X-276
required	format	Date, format	BT-X-276-0
0 .. 1	BasisPeriodMeasure	Maturity Period	BT-X-277
required	unitCode	Période d'échéance, unité	BT-X-278
0 .. 1	BasisAmount	Montant d'application des pénalités	BT-X-279
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage d'application des pénalités	BT-X-280
0 .. 1	ActualPenaltyAmount	Montant de pénalité	BT-X-281
0 .. 1	ApplicableTradePaymentDiscountTerms	Détail sur les conditions d'escompte	BG-X-44
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BasisDateTime	Date de référence à laquelle le paiement est dû	BT-X-282-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Date de référence à laquelle le paiement est dû, valeur	BT-X-282
required	format	Date, format	BT-X-282-0
0 .. 1	BasisPeriodMeasure	Maturity period	BT-X-283
	unitCode	Période d'échéance, unité	BT-X-284
0 .. 1	BasisAmount	Montant d'application de l'escompte	BT-X-285
0 .. 1	CalculationPercent	Pourcentage d'application de l'escompte	BT-X-286
0 .. 1	ActualDiscountAmount	Montant de l'escompte	BT-X-287
0 .. 1	PayeeTradeParty	Divergent bénéficiaire par paiement	BG-X-77
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	ID du destinataire alternatif de la facture	BT-X-506
0 .. unbounded	GlobalID	Deviating invoice payer global identifier	BT-X-507
required	schemeID	Identifiant du régime du bénéficiaire	BT-X-507-0
1 .. 1	Name	Nom/raison sociale du bénéficiaire divergent	BT-X-504
0 .. 1	RoleCode	Rôle (code)	BT-X-511
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation	BT-X-508-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu	BT-X-508
	schemeID	Schéma de l'identifiant de	BT-X-

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

			l'organisation légale du lieu de livraison alternatif	508-0
0 .. 1	TradingBusinessName		Nom commercial	BT-X-505
0 .. 1	PostalTradeAddress		Adresse postale légale	BG-X-80
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode		Code postal	BT-X-525
0 .. 1	LineOne		Adresse ligne 1	BT-X-526
0 .. 1	LineTwo		Adresse ligne 2	BT-X-527
0 .. 1	LineThree		Adresse ligne 3	BT-X-528
0 .. 1	CityName		Localité	BT-X-529
0 .. 1	CountryID		Code de pays	BT-X-530
0 .. 1	CountrySubDivisionName		Subdivision du pays	BT-X-531
0 .. unbounded	DefinedTradeContact		Coordonnées	BG-X-78
	xs:sequence			
0 .. 1	PersonName		Nom du contact	BT-X-512
0 .. 1	DepartmentName		Nom du service	BT-X-513
0 .. 1	TypeCode		Type de contact (code)	BT-X-514
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication		Numéro de téléphone du contact	BT-X-515-00
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber		Numéro de téléphone du contact, valeur	BT-X-515
0 .. 1	FaxUniversalCommunication		Numéro de fax du point de contact	BT-X-516-00
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber		Numéro de fax du point de contact, valeur	BT-X-516
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication		Adresse électronique du contact	BT-X-517-00
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID		Adresse électronique du contact, valeur	BT-X-517
0 .. 1	PostalTradeAddress		Adresse d'expédition	BG-X-79
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode		Code postal	BT-X-518
0 .. 1	LineOne		Adresse ligne 1	BT-X-519
0 .. 1	LineTwo		Adresse ligne 2	BT-X-520
0 .. 1	LineThree		Adresse ligne 3	BT-X-521
0 .. 1	CityName		Localité	BT-X-522
0 .. 1	CountryID		Code de pays	BT-X-523
0 .. 1	CountrySubDivisionName		Subdivision du pays	BT-X-524
0 .. 1	URIUniversalCommunication		Détails sur une adresse électronique	BT-X-510-00
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID		Adresse électronique	BT-X-510
required	schemeID		Identifiant du schéma	BT-X-510-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration		Détails sur l'enregistrement fiscal	BT-X-509-00
	xs:sequence			
1 .. 1	ID		Identifiant à la TVA	BT-X-509
required	schemeID		Identifiant du régime fiscal	BT-X-509-0
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation		TOTAUX DU DOCUMENT	BG-22
	xs:sequence			
1 .. 1	LineTotalAmount		Somme du montant net des lignes de facture	BT-106
0 .. 1	ChargeTotalAmount		Somme des charges ou frais au niveau du document	BT-108
0 .. 1	AllowanceTotalAmount		Somme des remises au niveau du document	BT-107
1 .. 1	TaxBasisTotalAmount		Montant total de la facture hors TVA	BT-109
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount>		Montant total de TVA	BT-110
	currencyID		Code de devise de facturation	BT-110-0

Structure du schéma CII selon CEN/TS 16931-3-3 avec les extensions du profil EXTENDED

0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency> currencyID	Montant total de la facture TVA comprise dans la devise de comptabilisation Devise de comptabilisation de la TVA	BT-111 BT-111-0
0 .. 1	RoundingAmount	Montant de l'arrondi	BT-114
1 .. 1	GrandTotalAmount	Montant total de la facture avec TVA comprise	BT-112
0 .. 1	TotalPrepaidAmount	Montant payé	BT-113
1 .. 1	DuePayableAmount	Montant à payer	BT-115
0 .. unbounded	SpecifiedFinancialAdjustment xs:sequence	Créances de tiers	BG-34
1 .. 1	Reason	Description of the third-party receivable.	BT-180
1 .. 1	ActualAmount	Le montant de la créance de tiers.	BT-179
0 .. unbounded	InvoiceReferencedDocument xs:sequence	RÉFÉRENCE À UNE FACTURE ANTERIEURE	BG-3
1 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de facture antérieure	BT-25
0 .. 1	TypeCode	Code de type d'incoive précédent	BT-X-555
0 .. 1	FormattedIssueDateTime xs:sequence	Référence à une facture antérieure	BT-26-00
1 .. 1 required	DateTimeString format	Date d'émission de facture antérieure Date, format	BT-26 BT-26-0
0 .. unbounded	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount xs:sequence	Détail de référence d'enregistrement	BT-19-00
1 .. 1	ID	Référence comptable de l'acheteur	BT-19
0 .. 1	TypeCode	Code de type de référence comptable de l'acheteur	BT-X-290
0 .. unbounded	SpecifiedAdvancePayment xs:sequence	Tax information on advance payments	BG-X-45
1 .. 1	PaidAmount	Paiement anticipé, valeur	BT-X-291
0 .. 1	FormattedReceivedDateTime xs:sequence	Date de réception du paiement	BT-X-292-00
1 .. 1 required	DateTimeString format	Date de réception du paiement, date Date, format	BT-X-292 BT-X-292-0
1 .. unbounded	IncludedTradeTax xs:sequence	TVA incluse pour paiement anticipé	BG-X-46
1 .. 1	CalculatedAmount	Montant de TVA incluse	BT-X-293
1 .. 1	TypeCode	Type de taxe (code)	BT-X-294
0 .. 1	ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA	BT-X-295
1 .. 1	CategoryCode	Code de type de TVA	BT-X-296
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code	BT-X-297
0 .. 1	RateApplicablePercent	Taux de type de TVA	BT-X-298
0 .. 1	InvoiceSpecifiedReferencedDocument xs:sequence	RÉFÉRENCE À LA FACTURE PRÉCÉDENTE POUR LES PAIEMENTS REÇUS	BG-X-85
1 .. 1	IssuerAssignedID	Numéro de facture antérieure	BT-X-558
0 .. 1	TypeCode	Code de type d'incoive précédent	BT-X-559
0 .. 1	FormattedIssueDateTime xs:sequence	Référence à une facture antérieure	BT-X-560-00
1 .. 1 required	DateTimeString format	Date d'émission de facture antérieure Date, format	BT-X-560 BT-X-560-0

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CrossIndustryInvoice					CONTRÔLE DU PROCESSUS				
ExchangedDocumentContext									
Type: ram:ExchangedDocumentContextType									
Cardinalité: 1 .. 1									
EN16931-ID: BG-2									
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le processus métier et les règles applicables au document Facture.									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Utilisé dans: X X X X X									
TestIndicator					Indicateur de test				
Type: udt:IndicatorType									
Remarque: A utiliser uniquement dans le cas d'une facture test, avec Indicateur = true									
Cardinalité: 0 .. 1									
EN16931-ID: BT-X-1-00									
Utiliser: L'indicateur de test peut être utilisé lors de la mise en œuvre d'un nouveau système. Il permet de marquer la facture comme un "test" et donc de ne pas entraîner de problèmes de TVA.									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Utilisé dans: X									
Indicator					Indicateur de test, valeur				
Type: xs:boolean									
Cardinalité: 1 .. 1									
EN16931-ID: BT-X-1									
BT-X-1									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Utilisé dans: X									
BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter					Groupe d'informations sur le contexte commercial				
Type: ram:DocumentContextParameterType									
Cardinalité: 0 .. 1									
EN16931-ID: BT-23-00									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Utilisé dans: X X X X X									
Cardinalité 1..1									
divergente:									
ID					Identifiant de type de processus métier				
Type: udt:IDType									
Remarque: A spécifier par l'Acheteur.									
Cardinalité: 1 .. 1									
EN16931-ID: BT-23									
Utiliser: Identifie le contexte de processus métier dans lequel se déroule l'opération. Permet à l'Acheteur de traiter la Facture de manière appropriée.									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Utilisé dans: X X X X X									
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter					Groupe d'informations des lignes directrices				
Type: ram:DocumentContextParameterType									
Cardinalité: 1 .. 1									
EN16931-ID: BT-24-00									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Utilisé dans: X X X X X									
ID					Identification de spécification				
Type: udt:IDType									
Remarque: Elle identifie la norme de facturation européenne ainsi que les éventuelles extensions appliquées.									
L'identification peut inclure la version de la spécification.									
Cardinalité: 1 .. 1									
EN16931-ID: BT-24									
Utiliser: Identification de la spécification contenant la totalité des règles concernant le contenu sémantique, les cardinalités et les règles opérationnelles auxquelles se conforment les données contenues dans l'instance de document.									
Code Nom de code									
urn:cen.eu:en16931: Profile EXTENDED									
2017#conformant#urn:factur-x.eu:									
1p0:extended									

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		Code	Nom de code
urn:cen.eu:en16931:2017#conformant#urn:zugferd.de:2p0:extended			ZUGFeRD 2.0 deprecated Profile EXTENDED, should not be used
Règle de gestion: BR-1		Contrôle du processus	
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X X X X X
ExchangedDocument		Groupe de propriétés concernant l'ensemble du document	
Type: ram:ExchangedDocumentType			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-1-00			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X X X X X
ID		Numéro de facture	
Type: udt:IDType			
Remarque: Numéro séquentiel requis à l'Article 226(2) de la Directive 2006/112/CE [2], pour identifier la Facture de façon unique. Il peut être basé sur une ou plusieurs séries, qui peuvent comporter des caractères alphanumériques.			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-1			
Utiliser: Identification unique de la Facture.			
Règle de gestion: BR-2		Facture	
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X	X X X X X
Name		Texte. Type	
Type: udt:TextType			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-2			
Utiliser: Texte libre, en type texte			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:			X
TypeCode		Type de facture en code	
Type: qdt:DocumentCodeType			
Remarque: Les factures commerciales et les notes de crédit sont définies selon les entrées issues de la liste UNTDID 1001 [6]. Les autres entrées de la liste UNTDID 1001 [6] concernant des factures ou des notes de crédit spécifiques peuvent être utilisées, le cas échéant.			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-3			
Utiliser: Code spécifiant le type fonctionnel de la Facture.			
		Code	Nom de code
		71	Request for payment
		80	Debit note related to goods or services
		81	Credit note related to goods or services
		82	Metered services invoice
		83	Credit note related to financial adjustments
		84	Debit note related to financial adjustments
		102	Tax notification
		130	Invoicing data sheet
		202	Direct payment valuation
		203	Provisional payment valuation
		204	Payment valuation
		211	Interim application for payment
		218	Final payment request based on completion of work
		219	Payment request for completed units
		261	Self billed credit note
		262	Consolidated credit note - goods and services
		295	Price variation invoice
		296	Credit note for price variation
		308	Delcredere credit note
		325	Proforma invoice
		326	Partial invoice
		331	Commercial invoice which includes a packing list
		380	Commercial invoice
		381	Credit note
		382	Commission note
		383	Debit note

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Code	Nom de code
	384	Corrected invoice
	385	Consolidated invoice
	386	Prepayment invoice
	387	Hire invoice
	388	Tax invoice
	389	Self-billed invoice
	390	Delcredere invoice
	393	Factored invoice
	394	Lease invoice
	395	Consignment invoice
	396	Factored credit note
	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note
	456	Debit advice
	457	Reversal of debit
	458	Reversal of credit
	471	Self-billed corrective invoice
	472	Factored corrective Invoice
	473	Self-billed factored corrective invoice
	500	Self billed prepayment invoice
	501	Self billed factored invoice
	502	Self billed factored credit note
	503	Prepayment credit note
	527	Self billed debit note
	532	Forwarder's credit note
	553	Forwarder's invoice discrepancy report
	575	Insurer's invoice
	623	Forwarder's invoice
	633	Port charges documents
	751	Invoice information for accounting purposes
	780	Freight invoice
	817	Claim notification
	870	Consular invoice
	875	Partial construction invoice
	876	Partial final construction invoice
	877	Final construction invoice
	935	Customs invoice
Règle de gestion: BR-4 Facture		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X X X X X
IssueDateTime		Date de la facture
Type: udt:DateTimeType		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-2-00		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X X X X X
DateTimeString		Date d'émission de la facture
Type: extension (xs:string)		
Synonyme: Date d'émission de la facture, valeur		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-2		
Utiliser: Date à laquelle la Facture a été émise.		
Règle de gestion: BR-3 Facture		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X X X X X
format		Date, format
Type: xs:string		
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue		
Cardinalité: required		
EN16931-ID: BT-2-0		
	Code	Nom de code
	102	CCYYMMDD
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X X X X X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CopyIndicator Type: udt:IndicatorType Remarque: Si indicateur = true, le document est une copie. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-3-00 Utiliser: Indique si la facture est une copie d'une autre facture. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Indicateur de copie
	Indicator Type: xs:boolean Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-3 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Indicateur de copie, valeur
	LanguageID Type: udt:IDType Remarque: Les listes de langues valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de l'ISO 639-2 "Codes pour la représentation des noms de langues". Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-4 Utiliser: Indique la langue utilisée dans la facture. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Langue de la facture en code
	IncludedNote Type: ram:NoteType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-1 Utiliser: Groupe de termes métier fournissant des notes en texte pertinentes dans la facture, associées à un indicateur précisant le sujet de la note. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X	NOTE DE FACTURE
	ContentCode Type: udt:CodeType Remarque: Le code est convenu bilatéralement et doit avoir la même signification que le BT-22. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-5 Utiliser: Code permettant de classer le contenu de la note de facturation. Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 01 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Note de facture en code
	Content Type: udt:TextType Remarque: Doit être choisi parmi les codes disponibles dans la liste UNTDID 4451 [6]. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-22 Utiliser: Sujet de la note en texte suivant. Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 01 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X	Note de facture
	SubjectCode Type: udt:CodeType Remarque: Doit être choisi parmi les codes disponibles dans la liste UNTDID 4451 [6]. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-21 Utiliser: Sujet de la note en texte suivant. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X	Sujet de la note de facture en code
	EffectiveSpecifiedPeriod Type: ram:SpecifiedPeriodType Remarque: Utilisé si la date d'échéance contractuelle est différente de la date d'échéance (par exemple dans le cas de virements SEPA). Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6-000 Utiliser: Indication de la date d'échéance de la facture si celle-ci est différente du paiement.	Date d'échéance contractuelle

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X				
CompleteDateTime	Date d'échéance contractuelle				
Type: udt:DateTimeType					
Remarque: Utilisé si la date d'échéance contractuelle est différente de la date d'échéance (par exemple dans le cas de virements SEPA).					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-6-00					
Utiliser: Indication de la date d'échéance de la facture si celle-ci est différente du paiement.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X				
DateTimeString	Date d'échéance contractuelle, valeur				
Type: extension (xs:string)					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-6					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X				
format	Date, format				
Type: xs:string					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-6-0					
Code Nom de code					
102 CCYYMMDD					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X				
SupplyChainTradeTransaction	Groupe d'information sur la transaction commerciale				
Type: ram:SupplyChainTradeTransactionType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-25-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
IncludedSupplyChainTradeLineItem	LIGNE DE FACTURE				
Type: ram:SupplyChainTradeLineItemType					
Synonyme: Regroupement des données de position					
Cardinalité: 1 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-25					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur des lignes de Facture individuelles.					
Règle de gestion: BR-16 Facture					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:		X	X	X	
Cardinalité	-	-	1..n	1..n	1..n
divergente:					
AssociatedDocumentLineDocument	Groupe d'informations générales de ligne				
Type: ram:DocumentLineDocumentType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-126-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:		X	X	X	
LineID	Identifiant de ligne de facture				
Type: udt:IDType					
Synonyme: Numéro de ligne					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-126					
Utiliser: Identifiant unique d'une ligne au sein de la Facture.					
Règle de gestion: BR-21 Ligne de facture					
Règle de gestion: BR-FXEXT-11					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:		X	X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ParentLineID	Identifiant de la ligne parentale				
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-304					
Utiliser: La valeur indiquée ici renvoie à la ligne supérieure. De cette manière, une arborescence des postes de facture peut être représentée.					
Règle de gestion: BR-FXEXT-06					
Règle de gestion: BR-FXEXT-11					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X				
LineStatusCode	Type de ligne de facture en code				
Type: qdt:LineStatusCodeType					
Remarque: Utiliser les codes de la liste UNTDID 1229. Le code suivant devrait être utilisé comme valeur par défaut: 39					
Synonyme: Invoice line type					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-7					
Utiliser: Indique si la ligne contient des prix à prendre dans le modèle de calcul ou seulement des données informatives.					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X				
LineStatusReasonCode	Sous-type de ligne de facture				
Type: udt:CodeType					
Remarque: Si l'élément LineStatusCode est utilisé, le LineStatusReasonCode doit être renseigné : DETAIL, GROUP, INFORMATION					
Synonyme: Invoice line subtype					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-8					
Utiliser: Complète le type, afin de préciser si la ligne est :					
- détail (ligne normale)					
- sous-total					
- seulement des informations					
	Code	Nom de code			
	DETAIL	Poste d'article régulier (cas standard)			
	GROUP	Sous-total			
	INFORMATION	Seulement des informations			
Règle de gestion: BR-FXEXT-05					
Règle de gestion: BR-FXEXT-07					
Règle de gestion: BR-FXEXT-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-09					
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-22					
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-23					
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-24					
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-26	Détails du prix				
Règle de gestion: BR-FXEXT-BR-27					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X				
IncludedNote	Note de ligne de facture				
Type: ram:NoteType					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-127-00					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X	X	X		
Cardinalité	0..1				
divergente:					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ContentCode	Texte libre au niveau de la ligne (code)				
	Type: udt:CodeType Remarque: Le code est convenu bilatéralement et doit avoir la même signification que BT-127. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-9 Utiliser: Code permettant de classer le contenu de la note de facturation.					
	Règle de gestion: BR-FXEXT- 02					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Content	Note de ligne de facture				
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-127 Utiliser: Commentaire fournissant des informations non structurées concernant la ligne de Facture.					
	Règle de gestion: BR-FXEXT- 02					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	SubjectCode	Sujet de la note applicable à la ligne de facture en code				
	Type: udt:CodeType Remarque: Doit être choisi parmi les codes disponibles dans la liste UNTDID 4451 [6]. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-10 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les biens et services facturés.					
	Règle de gestion: BR-FXEXT- 02					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	SpecifiedTradeProduct	INFORMATIONS SUR L'ARTICLE				
	Type: ram:TradeProductType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-31 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les biens et services facturés.					
	Règle de gestion: BR-FXEXT- 02					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	ID	Identification du produit				
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-305 Utiliser: Cet identifiant peut être indiqué en plus pour être interopérable avec Order-X.					
	Règle de gestion: BR-FXEXT- 02					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	GlobalID	Identifiant standard de l'article				
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-157 Utiliser: Identifiant d'article basé sur un schéma enregistré.					
	Règle de gestion: BR-FXEXT- 02					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	schemeID	Identifiant du schéma				
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-157-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant standard de l'article					
	Règle de gestion: BR-64					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

SellerAssignedID	Identifiant vendeur de l'article
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-155	
Utiliser: Identifiant attribué par le Vendeur à un article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X
BuyerAssignedID	Identifiant acheteur de l'article
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-156	
Utiliser: Identifiant attribué par l'Acheteur à un article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X
IndustryAssignedID	Identifiant de produit attribué par l'industrie
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-532	
Utiliser: Un identifiant, attribué par l'industrie, pour l'article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
ModelID	Identification du modèle de l'article
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-533	
Utiliser: Un identifiant de modèle unique pour cet article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
Name	Nom de l'article
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-153	
Utiliser: Nom d'un article.	
Règle de gestion: BR-25	Informations sur l'article
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X X
Description	Description de l'article
Type: udt:TextType	
Remarque: La description de l'article permet de présenter l'article et ses caractéristiques avec plus de détails que le Nom de l'article.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-154	
Utiliser: Description d'un article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X
BatchID	Identification du lot de l'article
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BT-X-534	
Utiliser: Un identifiant de lot pour cet article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
BrandName	Marque de l'article
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-535	
Utiliser: Le nom de la marque, exprimé sous forme de texte, pour cet article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
ModelName	Nom du modèle de l'article
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-536	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ApplicableProductCharacteristic	ATTRIBUTS D'ARTICLE
	Type: ram:ProductCharacteristicType	
	Cardinalité: 0 .. unbounded	
	EN16931-ID: BG-32	
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les propriétés des biens et services facturés.	
	Règle de gestion: BR-54	Item attributes
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	TypeCode	Type de caractéristique produit en code
	Type: udt:CodeType	
	Remarque: Pour garantir le traitement automatisé des attributs de l'article sans rapprochement bilatéral, seules les valeurs de la liste de codes UNTDED 6313+Factur-X-Extension doivent être utilisées.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-11	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-04	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-04	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	Description	Nom d'attribut d'article
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Exemple : Couleur.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-160	
	Utiliser: Nom de l'attribut ou de la propriété de l'article.	
	Règle de gestion: BR-54	Item attributes
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	ValueMeasure	Valeur de la caractéristique produit (mesure numérique)
	Type: udt:MeasureType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-12	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	unitCode	Unité de mesure
	Type: xs:token	
	EN16931-ID: BT-X-12-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	Value	Valeur d'attribut d'article
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Exemple : Rouge.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-161	
	Utiliser: Valeur de l'attribut ou de la propriété de l'article.	
	Règle de gestion: BR-54	Item attributes
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	DesignatedProductClassification	Détails sur la classification du produit
	Type: ram:ProductClassificationType	
	Cardinalité: 0 .. unbounded	
	EN16931-ID: BT-158-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	ClassCode	Code de classification de l'article
	Type: udt:CodeType	
	Remarque: Les codes de classement sont utilisés pour permettre le regroupement d'articles similaires à des fins diverses, par exemple marchés publics (CPV), e-commerce (UNSPSC), etc.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-158	
	Utiliser: Code permettant de classer un article en fonction de son type ou de sa nature.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	listID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token	
	Remarque: Le schéma d'identification doit être choisi parmi les entrées disponibles dans l'UNTDID 7143 [6].	
	Cardinalité: required	
	EN16931-ID: BT-158-1	
	Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant de classification de l'article	
	Règle de gestion: BR-65	Identifiant de la classification de l'article
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	listVersionID	Version du schéma d'identification
	Type: xs:token	
	EN16931-ID: BT-158-2	
	Utiliser: Version du schéma d'identification.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	ClassName	Nom de la classification de l'article
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-13	
	Utiliser: Nom permettant de classer un article en fonction de son type ou de sa nature.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	IndividualTradeProductInstance	Instances de l'article (produit commercial)
	Type: ram:TradeProductInstanceType	
	Cardinalité: 0 .. unbounded	
	EN16931-ID: BG-X-84	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	BatchID	Instances de l'article (produit commercial) ID du lot
	Type: udt:IDType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-306	
	Utiliser: L'identifiant unique du lot pour cette instance de produit commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	SupplierAssignedSerialID	Instances de l'article (produit commercial) ID de série du fournisseur
	Type: udt:IDType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-307	
	Utiliser: L'identifiant de série unique attribué par le fournisseur pour cette instance de produit commercial.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	OriginTradeCountry	Détails sur l'origine du produit
	Type: ram:TradeCountryType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-159-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	ID	Pays d'origine de l'article
	Type: qdt:CountryIDType	
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-159	
	Utiliser: Code identifiant le pays d'où provient l'article.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	ManufacturerTradeParty	FABRICANT
	Type: ram:TradePartyType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-93	
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le fabricant.	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
ID					Identifiant du fabricant
Type: udt:IDType					
Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-593					
Utiliser: Identification du fabricant.					
Utilisé dans:					X
GlobalID					Identifiant global
Type: udt:IDType					
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID					
Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-594					
Utilisé dans:					X
schemeID					Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token					
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-594-0					
Utilisé dans:					X
Name					Raison sociale du fabricant
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-595					
Utiliser: Dénomination officielle complète sous laquelle le fabricant est inscrit dans le registre national des personnes morales ou en tant qu'Assujetti, ou alors exerce ses activités en tant que personne ou groupe de personnes.					
Utilisé dans:					X
RoleCode					Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType					
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-596					
Utiliser: Un code qualifiant le rôle					
Utilisé dans:					X
Description					Informations juridiques additionnelles sur le fabricant
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-597					
Utiliser: Informations juridiques additionnelles sur le fabricant.					
Utilisé dans:					X
SpecifiedLegalOrganization					Informations relatives à l'enregistrement légal du fabricant
Type: ram:LegalOrganizationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-598-00					
Utilisé dans:					X
ID					Identifiant d'enregistrement légal du fabricant
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-598					
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie le fabricant comme une entité juridique ou une personne morale.					
Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

schemaID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur
Type: xs:token	
Remarque: Si le schéma d'identification est utilisé, il doit être sélectionné parmi les entrées de la liste publiée par l'agence de maintenance ISO/IEC 6523.	
EN16931-ID: BT-X-598-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TradingBusinessName	Appellation commerciale du fabricant
Type: udt:TextType	
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-599	
Utiliser: Nom sous lequel le fabricant est connu, autre que la Raison sociale du fabricant (également appelée Dénomination commerciale).	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DefinedTradeContact	Coordonnées du vendeur divergent
Type: ram:TradeContactType	
Cardinalité: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BG-X-94	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PersonName	Nom du contact
Type: udt:TextType	
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-600	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DepartmentName	Nom du service
Type: udt:TextType	
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-601	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TypeCode	Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType	
Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-602	
Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-603-00	
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-603	
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
Type: ram:UniversalCommunicationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-604-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CompleteNumber		Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType		
	Cardinalité: 1 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-604		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans: X		
	EmailURIUniversalCommunication		Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-605-00		
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans: X		
	URIID		Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType		
	Cardinalité: 1 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-605		
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans: X		
	PostalTradeAddress		ADRESSE POSTALE DU FABRICANT
	Type: ram:TradeAddressType		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BG-X-95		
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse du fabricant.		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans: X		
	PostcodeCode		Code postal
	Type: udt:CodeType		
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-606		
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans: X		
	LineOne		Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType		
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-607		
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans: X		
	LineTwo		Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-608		
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans: X		
	LineThree		Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-609		
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans: X		
	CityName		Localité
	Type: udt:TextType		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-610		
	Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans: X		

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType	
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.	
	Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-611 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.	
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-612 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType	
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-613-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique
	Type: udt:IDType	
	Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-613	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token	
	Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-613-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-614 VAT identifier>	Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType	
	Cardinalité: 0 .. 2 EN16931-ID: BT-X-614-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ID	Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType	
	Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-614	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token	
	Remarque: VA = TVA identifier	
	Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-614-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-615 Local tax identifier>	Informations détaillées sur les données fiscales du fabricant
	Type: ram:TaxRegistrationType	
	Cardinalité: 0 .. 2 EN16931-ID: BT-X-615-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-615	Identifiant fiscal (local)
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Type: xs:token Remarque: FC = Identifiant fiscal (local) Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-615-0	Identifiant du régime fiscal
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	IncludedReferencedProduct	Type: ram:ReferencedProductType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-1 Règle de gestion: BR-FXEXT-10	Un produit inclus référencé à partir de ce produit commercial.
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-308 Utiliser: Identification de l'article pour l'interopérabilité avec Order-X	ID de produits inclus référencés
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	GlobalID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-15 Utiliser: Identifiant d'article basé sur un schéma enregistré.	ID global du produit référencé inclus
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-15-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant standard de l'article	Identifiant du schéma
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	SellerAssignedID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-16 Utiliser: Identifiant attribué par le Vendeur à un article.	ID du produit référencé contenu, attribué par le vendeur
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	BuyerAssignedID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-17 Utiliser: Identifiant attribué par l'Acheteur à un article.	ID attribué par l'acheteur au produit référencé inclus
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	IndustryAssignedID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-309 Utiliser: Identification de l'article pour l'interopérabilité avec Order-X	ID attribué par l'industrie au produit référencé inclus

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
Name						Nom du produit référencé inclus
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-18						
Utilisé dans:					X	
Description						Description du produit référencé inclus
Type: udt:TextType						
Remarque: La description de l'article permet de présenter l'article et ses caractéristiques avec plus de détails que le Nom de l'article.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-19						
Utiliser: Description d'un article.						
Utilisé dans:					X	
UnitQuantity						UnitéQuantité du produit référencé inclus
Type: udt:QuantityType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-20						
Utilisé dans:					X	
unitCode						Unité de mesure
Type: xs:token						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-20-1						
Utilisé dans:					X	
SpecifiedLineTradeAgreement						DÉTAILS DU PRIX
Type: ram:LineTradeAgreementType						
Synonyme: Groupe d'informations sur l'accord commercial à la ligne						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-29						
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le prix appliqué pour les biens et services facturés sur la ligne de Facture.						
Utilisé dans:			X	X	X	
ApplicableTradeDeliveryTerms						Détail sur les conditions de livraison
Type: ram:TradeDeliveryTermsType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-87						
Utilisé dans:					X	
DeliveryTypeCode						Type de livraison en code
Type: qdt:DeliveryTermsCodeType						
Remarque: A choisir parmi les entrées de la liste UNTDID 4053 + INCOTERMS						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-562						
Utiliser: Code spécifiant le type de livraison pour ces conditions de livraison commerciale.						
Code						Nom de code
1						Livraison organisée par le fournisseur
2						Livraison organisée par le prestataire de services logistiques
CFR						Frais et fret
CIF						Frais, assurance et fret
CIP						Transport et assurance payés vers (insérer la destination désignée)
CPT						Port payé vers (insérer la destination désignée)
DAP						Livré au lieu (insérer la destination désignée)
DDP						Livré dédouané (insérer la destination désignée)
DPU						Livré sur le lieu de déchargement (insérer le lieu de déchargement désigné)
EXW						Départ usine (insérer le lieu de livraison désigné)
FAS						Franco le long du navire (insérer le port d'embarquement désigné)
FCA						Franco transporteur (insérer le lieu de livraison désigné)
FOB						Franco à bord (insérer le port d'embarquement désigné)

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
RelevantTradeLocation					Lieu pertinent pour les conditions de livraison
Type: ram:TradeLocationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-89					
Utiliser: Groupe d'éléments d'information contenant des informations sur le lieu pertinent des conditions de livraison.					
Utilisé dans:					X
CountryID					Code pays du lieu de livraison
Type: qdt:CountryIDType					
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-565					
Utiliser: Code pays du lieu de livraison					
Utilisé dans:					X
Name					Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison
Type: udt:TextType					
Remarque: Par exemple, port, lieu de livraison					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-566					
Utiliser: Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison					
Utilisé dans:					X
SellerOrderReferencedDocument					Détails de la référence d'un document de commande du vendeur
Type: ram:ReferencedDocumentType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-81					
Utilisé dans:					X
IssuerAssignedID					Identifiant du document
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-537					
Utilisé dans:					X
LineID					Identifiant de la ligne du document
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-538					
Utilisé dans:					X
FormattedIssueDateTime					Date du document
Type: qdt:FormattedDateTimeType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-539-00					
Utilisé dans:					X
DateTimeString					Date du document, valeur
Type: extension (xs:string)					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-539					
Utilisé dans:					X
format					Date, format
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-539-0					
	Code	Nom de code			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	
BuyerOrderReferencedDocument					
Type: ram:ReferencedDocumentType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-132-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
IssuerAssignedID					
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-21					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	
LineID					
Type: udt:IDType					
Remarque: L'Identifiant de bon de commande est référencé au niveau du document.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-132					
Utiliser: Identifiant d'une ligne d'un bon de commande référencée, généré par l'Acheteur.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
FormattedIssueDateTime					
Type: qdt:FormattedDateTimeType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-22-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	
DateTimeString					
Type: extension (xs:string)					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-22					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	
format					
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-22-0					
	Code	Nom de code			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	
QuotationReferencedDocument					
Type: ram:ReferencedDocumentType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-47					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	
IssuerAssignedID					
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-310					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	
LineID					
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-311					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	

FormattedIssueDateTime	Date du document						
Type: qdt:FormattedDateTimeType							
Cardinalité: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-312-00							
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED							
Utilisé dans: X							
DateTimeString	Date du document, valeur						
Type: extension (xs:string)							
Cardinalité: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-312							
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED							
Utilisé dans: X							
format	Date, format						
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType							
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue							
Cardinalité: required							
EN16931-ID: BT-X-312-0							
<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>		Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
Code	Nom de code						
102	CCYYMMDD						
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED							
Utilisé dans: X							
ContractReferencedDocument	Détails sur un contrat référencé						
Type: ram:ReferencedDocumentType							
Cardinalité: 0 .. 1							
EN16931-ID: BG-X-2							
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED							
Utilisé dans: X							
IssuerAssignedID	Identifiant du contrat						
Type: udt:IDType							
Cardinalité: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-24							
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED							
Utilisé dans: X							
LineID	Identifiant de la ligne du contrat						
Type: udt:IDType							
Cardinalité: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-25							
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED							
Utilisé dans: X							
FormattedIssueDateTime	Date du contrat						
Type: qdt:FormattedDateTimeType							
Cardinalité: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-26-00							
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED							
Utilisé dans: X							
DateTimeString	Date du contrat, valeur						
Type: extension (xs:string)							
Cardinalité: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-26							
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED							
Utilisé dans: X							
format	Date, format						
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType							
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue							
Cardinalité: required							
EN16931-ID: BT-X-26-0							
<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>		Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
Code	Nom de code						
102	CCYYMMDD						
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED							
Utilisé dans: X							

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

AdditionalReferencedDocument		Détails sur des documents additionnels référencés				
Type: ram:ReferencedDocumentType						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-X-3						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X				
IssuerAssignedID		Identifiant du document				
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-27						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X				
URIID		Emplacement de document externe				
Type: udt:IDType						
Remarque: Moyen de localiser la ressource en décrivant son mécanisme d'accès primaire, par exemple http:// ou ftp://.						
L'Emplacement de document externe doit être utilisé si l'Acheteur exige des informations supplémentaires éayant la facture.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-28						
Utiliser: Adresse URL (Uniform Resource Locator) qui identifie l'emplacement du document externe.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X				
LineID		Identifiant de la ligne du document				
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-29						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X				
TypeCode		Type de document (code)				
Type: qdt:DocumentCodeType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-30						
		Code	Nom de code			
		50	Validated priced tender			
		130	Invoicing data sheet			
		916	Related document			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X				
Name		Description de document				
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-299						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X				
AttachmentBinaryObject		Document joint				
Type: udt:BinaryObjectType						
Remarque: Le Document joint est utilisé lorsque de la documentation doit être stockée avec la Facture à des fins de référence ultérieure ou d'audit.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-31						
Utiliser: Document annexe intégré sous forme d'objet binaire.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:		X				
mimeCode		Document Mime joint en code				
Type: xs:token						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-31-1						
Utiliser: Code Mime du document attaché						
		Code	Nom de code			
		application/json	json			
		application/pdf	pdf			
		application/vnd.oasis.	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet			
		opendocument.spreadsheet				
		application/vnd.openxmlformats-	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet			
		officedocument.spreadsheetml.sheet				
		application/xml	xml			

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Code	Nom de code
	image/jpeg	
	image/png	
	text/csv	
	text/xml	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X
filename		Nom du fichier du document attaché
Type: xs:string		
Cardinalité: required		
EN16931-ID: BT-X-31-2		
Utiliser: Nom du fichier du document attaché.		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X
ReferenceTypeCode		Type de référence du document (code)
Type: qdt:ReferenceCodeType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-32		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X
FormattedIssueDateTime		Date du document
Type: qdt:FormattedDateTimeType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-33-00		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X
DateTimeString		Date du document, valeur
Type: extension (xs:string)		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-33		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X
format		Date, format
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType		
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue		
Cardinalité: required		
EN16931-ID: BT-X-33-0		
	Code	Nom de code
	102	CCYYMMDD
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:		X
GrossPriceProductTradePrice		Détails sur le prix brut HT
Type: ram:TradePriceType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-148-00		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X	X X
ChargeAmount		Prix brut de l'article
Type: udt:AmountType		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-148		
Utiliser: Prix unitaire, hors TVA, avant application du Rabais sur le prix de l'article.		
Règle de gestion: BR-28		Détails du prix
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X	X X
BasisQuantity		Quantité de base du prix de l'article
Type: udt:QuantityType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-149-1		
Utiliser: Nombre d'articles sur lequel s'applique le prix.		
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Utilisé dans:	X	X X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

unitCode	Unité de mesure de la quantité de base du prix de l'article				
Type: xs:token					
Remarque: Il convient que l'Unité de mesure de la quantité de base du prix de l'article soit identique à l'Unité de mesure de quantité facturée.					
Il convient que les unités de mesure soient exprimées selon les termes de la Recommandation UN-ECE N ° 20 « Codes des unités de mesure utilisées dans le commerce international » [7], par exemple « KGM » pour kilogramme.					
EN16931-ID: BT-150-1					
Utiliser: Unité de mesure applicable à la Quantité de base du prix de l'article.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X		X		X
AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	Réductions liées au prix				
Type: ram:TradeAllowanceChargeType					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-147-00					
Utiliser: Rabais sur le prix de l'article					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X		X		X
Cardinalité		0..1		0..1	0..n
divergente:					
ChargeIndicator	Indicateur de réduction de prix				
Type: udt:IndicatorType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-147-01					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X		X		X
Indicator	Indicateur de réduction de prix, valeur				
Type: xs:boolean					
Remarque: Price allowance => false					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-147-02					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X		X		X
CalculationPercent	Réduction en pourcentage				
Type: udt:PercentType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-34					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:					X
BasisAmount	Montant de base de la réduction				
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-35					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:					X
ActualAmount	Rabais sur le prix de l'article				
Type: udt:AmountType					
Remarque: S'applique exclusivement à l'unité et si elle n'est pas incluse dans le Prix brut de l'article.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-147					
Utiliser: Remise totale qui, une fois soustraite du Prix brut de l'article, donne le Prix net de l'article.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:	X		X		X
ReasonCode	Motif de la réduction (code)				
Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType					
Remarque: Voir liste de code UNTDID5189.					
Le Code de motif de la remise applicable à la ligne de facture et le Motif de la remise applicable à la ligne de facture doivent indiquer le même motif de remise.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-313					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Reason		Motif de la réduction (texte libre)
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-36		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge>		Suppléments liés au prix
	Type: ram:TradeAllowanceChargeType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-302-00		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	Cardinalité divergente:	0..n	
	ChargeIndicator		Indicateur de supplément de prix
	Type: udt:IndicatorType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302-01		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	Indicator		Indicateur de supplément de prix, valeur
	Type: xs:boolean Remarque: Supplément de prix => true Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302-02		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	CalculationPercent		Supplément en pourcentage
	Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-300		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	BasisAmount		Montant de base du supplément
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-301		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	ActualAmount		Supplément, montant
	Type: udt:AmountType Remarque: S'applique uniquement si le supplément est donné à l'unité et n'est pas inclus dans le prix brut. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302		
	Utiliser: Le supplément ajouté au prix brut pour calculer le prix net		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	ReasonCode <Price charge non-VAT type code>		Code de motif des Taxes (hors TVA) applicables à la ligne de facture
	Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Remarque: Utilisez les entrées de la liste de codes UNTDID 5153 [6]. Le code fiscal du prix brut hors TVA et le motif du prix brut ou de la taxe doivent indiquer le même type de taxe. Il convient d'utiliser soit BT-X-314, soit BT-X-616, mais pas les deux. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-616		
	Utiliser: Motif des cTaxes (hors TVA) applicables à la ligne de Facture, exprimé sous forme de code.		
		Code	Nom de code
		AAA	Petroleum tax
		AAB	Provisional countervailing duty cash
		AAC	Provisional countervailing duty bond
		AAD	Tobacco tax
		AAE	Energy fee
		AAF	Coffee tax
		AAG	Harmonised sales tax, Canadian
		AAH	Quebec sales tax
		AAI	Canadian provincial sales tax

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Code	Nom de code
AAJ	Tax on replacement part
AAK	Mineral oil tax
AAL	Special tax
AAM	Insurance tax
AAO	Provincial Cannabis Tax
AAP	Outstanding duty interest
ADD	Anti-dumping duty
BOL	Stamp duty (Imposta di Bollo)
CAP	Agricultural levy
CAR	Car tax
COC	Paper consortium tax (Italy)
CST	Commodity specific tax
CUD	Customs duty
CVD	Countervailing duty
ENV	Environmental tax
EXC	Excise duty
EXP	Agricultural export rebate
FET	Federal excise tax
FRE	Free
GCN	General construction tax
GST	Goods and services tax
ILL	Illuminants tax
IMP	Import tax
IND	Individual tax
LAC	Business license fee
LCN	Local construction tax
LDP	Light dues payable
LOC	Local sales tax
LST	Lust tax
MCA	Monetary compensatory amount
MCD	Miscellaneous cash deposit
OTH	Other taxes
PDB	Provisional duty bond
PDC	Provisional duty cash
PRF	Preference duty
SCN	Special construction tax
SSS	Shifted social securities
STT	State/provincial sales tax
SUP	Suspended duty
SUR	Surtax
SWT	Shifted wage tax
TAC	Alcohol mark tax
TOT	Total
TOX	Turnover tax
TTA	Tonnage taxes
VAD	Valuation deposit
VAT	Value added tax

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

listID

Identifiant de la liste des codes fiscaux hors TVA

Type: xs:token

Remarque: Value = 5153

EN16931-ID: BT-X-616-1

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

ReasonCode <Price charge reason code>

Motif du supplément (code)

Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType

Remarque: Voir liste de code UNTDID7161.

Le Code de motif des charges et frais applicables à la ligne de facture et le Motif des charges et frais applicables à la ligne de facture doivent indiquer le même motif de frais.

Cardinalité: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-X-314

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Reason

Motif du supplément (texte libre)

Type: udt:TextType

Cardinalité: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-X-303

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
NetPriceProductTradePrice					
Type: ram:TradePriceType					
Remarque: Le prix net inclut les remises et charges mais pas la TVA.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-146-00					
Utilisé dans:					
			X	X	X
ChargeAmount					
Type: udt:AmountType					
Remarque: Le Prix net de l'article doit être égal au Prix brut de l'article, moins le Rabais sur le prix de l'article.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-146					
Utiliser: Prix d'un article, hors TVA, après application du Rabais sur le prix de l'article.					
Règle de gestion: BR-FXEXT- Détails du prix					
BR-26					
Règle de gestion: BR-FXEXT-					
BR-27					
Utilisé dans:					
			X	X	X
BasisQuantity					
Type: udt:QuantityType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-149					
Utiliser: Nombre d'articles sur lequel s'applique le prix.					
Utilisé dans:					
			X	X	X
unitCode					
Type: xs:token					
Remarque: Il convient que l'Unité de mesure de la quantité de base du prix de l'article soit identique à l'Unité de mesure de quantité facturée.					
Il convient que les unités de mesure soient exprimées selon les termes de la Recommandation UN-ECE N° 20 « Codes des unités de mesure utilisées dans le commerce international » [7], par exemple « KGM » pour kilogramme.					
EN16931-ID: BT-150					
Utiliser: Unité de mesure applicable à la Quantité de base du prix de l'article.					
Utilisé dans:					
			X	X	X
IncludedTradeTax					
Type: ram:TradeTaxType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-4					
Utilisé dans:					
					X
CalculatedAmount					
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-37					
Utilisé dans:					
					X
TypeCode					
Type: qdt:TaxTypeCodeType					
Remarque: Valeur fixe = "VAT"					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-38					
Utilisé dans:					
					X
ExemptionReason					
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-39					
Utiliser: Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.					
Utilisé dans:					
					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CategoryCode	Code de type de TVA
	Type: qdt:TaxCategoryCodeType Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées: - Liable for VAT in a standard way - Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero). - Exempt from VAT/IGIC/IPSI. - Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU. - Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI. - Liable for IGIC (Canary) tax - Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-40 Utiliser: Identification codée d'un type de TVA.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code
	Type: udt:CodeType Remarque: Liste de codes issue et maintenue par le CEF Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-41 Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	RateApplicablePercent	Taux de type de TVA
	Type: udt:PercentType Remarque: Le Code de type de TVA et le Taux de type de TVA doivent être cohérents. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-42 Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable au type de TVA correspondant.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ItemSellerTradeParty	Informations détaillées sur le vendeur différent de l'article spécifique
	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-90 Utiliser: Un ensemble de termes commerciaux fournissant des informations sur le vendeur en ligne.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Identification du vendeur divergent au niveau à la ligne
	Type: udt:IDType Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment. Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-567	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	GlobalID	Identifiant global du vendeur divergent
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-568	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-568-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Name	Nom du vendeur divergent au niveau à la ligne
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-569 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-570 Utiliser: Un code qualifiant le rôle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	Description	Informations juridiques additionnelles sur le vendeur
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : capital social. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-571 Utiliser: Informations juridiques additionnelles sur le Vendeur. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Détails de l'organisation du vendeur divergent au niveau à la ligne
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-572-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Identifiant de l'entité juridique du vendeur alternatif au niveau de la ligne
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-572 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemaID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token Remarque: Si le schéma d'identification est utilisé, il doit être sélectionné parmi les entrées de la liste publiée par l'agence de maintenance ISO/IEC 6523. EN16931-ID: BT-X-572-0 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-573 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise). <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DefinedTradeContact	Coordonnées du vendeur divergent
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-91 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-574	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
DepartmentName					
Type: udt:TextType					
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-574-1					
Utilisé dans:					X
TypeCode					
Type: qdt:ContactTypeCodeType					
Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-575					
Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial					
Utilisé dans:					X
TelephoneUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-576-00					
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.					
Utilisé dans:					X
CompleteNumber					
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-576					
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.					
Utilisé dans:					X
FaxUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-577-00					
Utilisé dans:					X
CompleteNumber					
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-577					
Utilisé dans:					X
EmailURIUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-578-00					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
URIID					
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-578					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
PostalTradeAddress					
Type: ram:TradeAddressType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-92					
Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-579 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-580 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-581 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-582 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-583 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-584 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-585 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-586-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	URIID		Adresse électronique
	Type: udt:IDType		
	Cardinalité: 1 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-586		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	schemeID		Identifiant du schéma
	Type: xs:token		
	Cardinalité: required		
	EN16931-ID: BT-X-586-0		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier>		Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-587-00		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	ID		Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType		
	Cardinalité: 1 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-587		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	schemeID		Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token		
	Remarque: VA = TVA identifier		
	Cardinalité: required		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier>		Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-588-00		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	ID		Identifiant fiscal (local)
	Type: udt:IDType		
	Cardinalité: 1 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-588		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	schemeID		Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token		
	Remarque: FC = Identifiant fiscal (local)		
	Cardinalité: required		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	UltimateCustomerOrderReferencedDocument		Détails de la commande du client final correspondante
	Type: ram:ReferencedDocumentType		
	Cardinalité: 0 .. unbounded		
	EN16931-ID: BG-X-5		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	
	IssuerAssignedID		Numéro de commande du client final
	Type: udt:IDType		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-43		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-44	Position de commande (client final)		
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		Utilisé dans:		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
				X	
	FormattedIssueDateTime	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45-00	Date du document		
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		Utilisé dans:		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
				X	
	DateTimeString	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45	Date du document, valeur		
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		Utilisé dans:		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
				X	
	format	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-45-0	Date, format		
			<i>Code</i>	<i>Nom de code</i>	
			102	CCYYMMDD	
			205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		Utilisé dans:		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
				X	
	SpecifiedLineTradeDelivery	Type: ram:LineTradeDeliveryType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-129-00 Utiliser: Groupe d'information sur la livraison	Groupe d'information sur la livraison		
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		Utilisé dans:		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
				X	X
	BilledQuantity	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-129 Utiliser: Quantité d'articles (biens ou services) prise en compte dans la ligne de Facture. Règle de gestion: BR-FXEXT- BR-22	Quantité facturée		
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		Utilisé dans:		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
				X	X
	unitCode	Type: xs:token Remarque: Il convient que les unités de mesure soient exprimées selon les termes de la Recommandation UN/ECE N ° 20 « Codes des unités de mesure utilisées dans le commerce international » [7], par exemple « KGM » pour kilogramme. EN16931-ID: BT-130 Utiliser: Unité de mesure applicable à la quantité facturée. Règle de gestion: BR-FXEXT- BR-23	Unité de mesure de la quantité facturée		
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		Utilisé dans:		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
				X	X
	ChargeFreeQuantity	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-46	Quantité sans frais		
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
		Utilisé dans:		<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
				X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	unitCode	Unité de mesure
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-46-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	PackageQuantity	Nombre de colis
	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-47	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	unitCode	Unité de mesure
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-47-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	PerPackageUnitQuantity	Nombre d'unités par paquet
	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-561	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	unitCode	Unité de mesure
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-561-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	ShipToTradeParty	Détails sur un lieu de livraison alternatif
	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-7	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	ID	Identifiant du lieu de livraison à la ligne
	Type: udt:IDType Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment. Synonyme: Identification du lieu de livraison Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-186-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	GlobalID	Identifiant global du lieu de livraison à la ligne
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-186 Utiliser: Identification du lieu de livraison	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-186-1	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans: X	
	Name	Nom du lieu de livraison
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-50	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
RoleCode						Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType						
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-541						
Utiliser: Un code qualifiant le rôle						
Utilisé dans:					X	
SpecifiedLegalOrganization						Détails de l'organisation du réceptionnaire des marchandises divergent
Type: ram:LegalOrganizationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-51-00						
Utiliser: Détails de l'organisation du réceptionnaire des marchandises divergent						
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-51						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.						
Utilisé dans:					X	
schemaID						Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: xs:token						
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-51-0						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.						
Utilisé dans:					X	
TradingBusinessName						Nom commercial du lieu de livraison alternatif
Type: udt:TextType						
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-52						
Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).						
Utilisé dans:					X	
DefinedTradeContact						Coordonnées du lieu de livraison
Type: ram:TradeContactType						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-X-8						
Utilisé dans:					X	
PersonName						Nom du contact
Type: udt:TextType						
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-54						
Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-54-1	
	Utilisé dans:	X
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-315 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	Utilisé dans:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-55-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-55 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	Utilisé dans:	X
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-56-00	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-56	
	Utilisé dans:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-57-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-57 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	Utilisé dans:	X
	PostalTradeAddress	Adresse de livraison
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-9	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-58 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-59 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-60 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-61 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-62 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-63 Utiliser: Code d'identification du pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-64 Utiliser: Subdivision d'un pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	URIID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65	Adresse électronique
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-65-0	Identifiant du schéma
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	SpecifiedTaxRegistration	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66-00 BT-X-66-00 Utiliser: Détails sur l'enregistrement fiscal	Détails sur l'enregistrement fiscal Détails sur l'enregistrement fiscal
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66 Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 03	Identifiant à la TVA
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-66-0	Identifiant du régime fiscal
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	UltimateShipToTradeParty	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-10	Détails sur le lieu de livraison final
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Type: udt:IDType Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment. Synonyme: Identification du lieu de livraison Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-67	Identifiant du lieu de livraison final à la ligne
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	GlobalID	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-68 Utiliser: Identification du lieu de livraison	Identifiant global du lieu final de livraison à la ligne
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-68-0	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)

		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
Name		Nom du lieu de livraison final				
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-69						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
RoleCode		Rôle (code)				
Type: qdt:PartyRoleCodeType						
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-542						
Utiliser: Un code qualifiant le rôle						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
SpecifiedLegalOrganization		Détails sur l'organisation				
Type: ram:LegalOrganizationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-70-00						
Utiliser: Détails sur l'organisation						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
ID		Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison final				
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-70						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
schemelD		Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif				
Type: xs:token						
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.						
EN16931-ID: BT-X-70-0						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
TradingBusinessName		Nom commercial du lieu de livraison final				
Type: udt:TextType						
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-71						
Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
DefinedTradeContact		Coordonnées du lieu de livraison final				
Type: ram:TradeContactType						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-X-11						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				
PersonName		Nom du contact				
Type: udt:TextType						
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-72						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Utilisé dans:		X				

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-72-1 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-316 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-73-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-73 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-74-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-74 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-75-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-75 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse de livraison final
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-12 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-76 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-77 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-78 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-79 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-80 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-81 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-82 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

URIID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83	Adresse électronique
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
schemeID	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-83-0	Identifiant du schéma
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
SpecifiedTaxRegistration	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84-00	Détails sur l'enregistrement fiscal
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84 Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 03	Identifiant à la TVA
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
schemeID	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-84-0	Identifiant du régime fiscal
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
ActualDeliverySupplyChainEvent	Type: ram:SupplyChainEventType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-85-000 Utiliser: Détails sur la livraison réelle	Détails sur la livraison réelle
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
OccurrenceDateTime	Type: udt:DateTimeType Remarque: La date réelle de livraison pour la TVA doit être fournie au niveau de l'en-tête Synonyme: Date of delivery and achievement Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-85-00	Date de livraison à la ligne
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
DateTimeString	Type: extension (xs:string) Remarque: La date réelle de livraison pour la TVA doit être fournie au niveau de l'en-tête Synonyme: Date of delivery and achievement Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-85	Date de livraison à la ligne, valeur
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
format	Type: xs:string Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-85-0	Date, format
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
Code Nom de code 102 CCYYMMDD		
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DespatchAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis d'expédition référencé
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-13	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	IssuerAssignedID	Identifiant de l'avis d'expédition
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-86	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineID	Identifiant de la ligne de l'avis d'expédition
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-87	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	FormattedIssueDateTime	Date du document
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-88-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	DateTimeString	Date du document, valeur
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-88	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	format	Date, format
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-88-0	
	<i>Code Nom de code</i>	
	102 CCYYMMDD	
	205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ReceivingAdviceReferencedDocument	Détails sur l'avis de réception référencé
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-82	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	IssuerAssignedID	Identifiant de l'avis de réception
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-89	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineID	Identifiant de la ligne de l'avis de réception
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-90	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	FormattedIssueDateTime	Date du document
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString	Date du document, valeur			
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	format	Date, format			
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-91-0				
		Code	Nom de code		
		102	CCYYMMDD		
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	DeliveryNoteReferencedDocument	Détails sur le bon de livraison référencé			
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-83				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	IssuerAssignedID	Identifiant du bon de livraison			
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-92				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	LineID	Identifiant de la ligne du bon de livraison			
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-93				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	FormattedIssueDateTime	Date du document			
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	DateTimeString	Date du document, valeur			
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	format	Date, format			
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-94-0				
		Code	Nom de code		
		102	CCYYMMDD		
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X			
	SpecifiedLineTradeSettlement	Groupe d'information sur le règlement			
	Type: ram:LineTradeSettlementType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30-00 Utiliser: Groupe d'information sur le règlement				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ApplicableTradeTax		INFORMATIONS DE TVA D'UNE LIGNE			
Type: ram:TradeTaxType					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-30					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la TVA applicable aux biens et services facturés sur la ligne de Facture.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:		X	X	X	
CalculatedAmount		Montant de taxes			
Type: udt:AmountType					
Remarque: Utilisé pour les taxes autres que la TVA					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-95					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:				X	
TypeCode		Code de type de TVA			
Type: qdt:TaxTypeCodeType					
Remarque: Valeur = VAT					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-151-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:		X	X	X	
ExemptionReason		Motif d'exonération de la TVA			
Type: udt:TextType					
Remarque: Utilisé pour les taxes autres que la TVA					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-96					
Utiliser: Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:				X	
CategoryCode		Code de type de TVA de l'article facturé			
Type: qdt:TaxCategoryCodeType					
Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées:					
- Liable for VAT in a standard way					
- Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero).					
- Exempt from VAT/IGIC/IPSI.					
- Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply.					
- VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules.					
- VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU.					
- Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI.					
- Liable for IGIC (Canary) tax					
- Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-151					
Utiliser: Code de type de TVA applicable à l'article facturé.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-CO-4	Ligne de facture
Règle de gestion: BR-AE-1	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-2	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-5	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	
Règle de gestion: BR-E-1	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-2	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-5	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	
Règle de gestion: BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-2	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-5	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	
Règle de gestion: BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-2	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-5	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	
Règle de gestion: BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-2	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-5	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
Règle de gestion: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
Règle de gestion: BR-O-1	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-2	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-5	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	
Règle de gestion: BR-O-12	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-S-1	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-2	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-5	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	
Règle de gestion: BR-Z-1	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-2	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-5	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X	
ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code
Type: udt:CodeType	
Remarque: Liste de codes issue et maintenue par le CEF. Utilisé pour les taxes autres que la TVA	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-97	
Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

DueDateTypeCode		Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code		
Type: qdt:TimeReferenceCodeType				
Remarque: Le code doit être choisi parmi les valeurs suivantes issues de l'UNTDID 2005 [6]:				
- Date de la facture				
- Date de livraison				
- Date de paiement				
La date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code est utilisé lorsque la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas connue au moment de l'envoi de la facture. L'utilisation du BT-8 / BT-X-589 est donc exclusive de celle du BT-7 et inversement.				
Cardinalité: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-X-589				
Utiliser: Code spécifiant la date à laquelle la TVA devient imputable pour le Vendeur et pour l'Acheteur				
		Code	Nom de code	
		5	Date of invoice	
		29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site	
		72	Payment date	
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:				X
RateApplicablePercent		Taux de TVA de l'article facturé		
Type: udt:PercentType				
Remarque: Un taux de TVA de zéro pour cent est appliqué dans les calculs même si l'article se trouve hors du champ d'application de la TVA.				
Cardinalité: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-152				
Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable à l'article facturé.				
Règle de gestion: BR-AE-5	Autoliquidation de TVA			
Règle de gestion: BR-E-5	Exempté de TVA			
Règle de gestion: BR-G-5	Exempté de TVA pour Export hors UE			
Règle de gestion: BR-IC-5	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire			
Règle de gestion: BR-IG-5	IGIC (Iles Canaries)			
Règle de gestion: BR-IG-8	IGIC (Iles Canaries)			
Règle de gestion: BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Règle de gestion: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Règle de gestion: BR-O-5	Hors du périmètre d'application de la TVA			
Règle de gestion: BR-S-5	Taux de TVA standard			
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08				
Règle de gestion: BR-Z-5	Taux de TVA zéro			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X
BillingSpecifiedPeriod		PÉRIODE DE FACTURATION D'UNE LIGNE		
Type: ram:SpecifiedPeriodType				
Remarque: Est également appelé période de livraison de la facture.				
Cardinalité: 0 .. 1				
EN16931-ID: BG-26				
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la période de facturation concernant la ligne de Facture.				
Règle de gestion: BR-CO-20	Période de facturation d'une ligne			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X
StartDateTime		Date de début de période de facturation d'une ligne		
Type: udt:DateTimeType				
Cardinalité: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-134-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X
DateTimeString		Date de début de période de facturation d'une ligne		
Type: extension (xs:string)				
Remarque: Cette date correspond au premier jour de la période.				
Cardinalité: 1 .. 1				
EN16931-ID: BT-134				
Utiliser: Date à laquelle la période de facturation commence pour cette ligne de Facture.				
Règle de gestion: BR-30	Période de facturation d'une ligne			
Règle de gestion: BR-CO-20	Période de facturation d'une ligne			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

format	Type: xs:string Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-134-0	Date, format								
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr></table>	Code	Nom de code	102	CCYYMMDD					
Code	Nom de code									
102	CCYYMMDD									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				
				X	X	X				
EndDateTime	Type: udt:DateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-135-00	Date de fin de période de facturation d'une ligne								
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				
				X	X	X				
DateTimeString	Type: extension (xs:string) Remarque: Cette date correspond au dernier jour de la période. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-135	Date de fin de période de facturation d'une ligne								
	Utiliser: Date à laquelle la période de facturation se termine pour cette ligne de Facture.									
	Règle de gestion: BR-30 Période de facturation d'une ligne									
	Règle de gestion: BR-CO-20 Période de facturation d'une ligne									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				
				X	X	X				
format	Type: xs:string Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-135-0	Date, format								
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr></table>	Code	Nom de code	102	CCYYMMDD					
Code	Nom de code									
102	CCYYMMDD									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				
				X	X	X				
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>	Type: ram:TradeAllowanceChargeType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-27	REMISES DE LIGNE DE FACTURE								
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les remises applicables à une ligne de Facture.									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				
				X	X	X				
ChargeIndicator	Type: udt:IndicatorType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-0	Indicateur de réduction								
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				
				X	X	X				
Indicator	Type: xs:boolean Remarque: Réduction => false Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-1	Indicateur de réduction, valeur								
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				
				X	X	X				
CalculationPercent	Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-138	Pourcentage de remise applicable à la ligne de facture								
	Utiliser: Pourcentage pouvant être utilisé conjointement avec l'Assiette de la remise applicable à la ligne de facture pour calculer le Montant de la remise applicable à la ligne de facture.									
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED				
				X	X	X				

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	BasisAmount	Assiette de la remise applicable à la ligne de facture				
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-137 Utiliser: Montant de base pouvant être utilisé conjointement avec le Pourcentage de remise applicable à la ligne de facture pour calculer le Montant de la remise applicable à la ligne de facture.					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
				X		X
	ActualAmount	Montant de la remise applicable à la ligne de facture				
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-136 Utiliser: Montant d'une remise, hors TVA.					
	Règle de gestion: BR-41 Remises de ligne de facture					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:		X	X		X
	ReasonCode	Code de motif de la remise applicable à la ligne de facture				
	Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Remarque: Voir liste de code UNTDID5189. Le Code de motif de la remise applicable à la ligne de facture et le Motif de la remise applicable à la ligne de facture doivent indiquer le même motif de remise. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-140 Utiliser: Motif de la remise applicable à la ligne de Facture, exprimé sous forme de code.					
	Règle de gestion: BR-42 Remises de ligne de facture					
	Règle de gestion: BR-CO-7 Remises de ligne de facture					
	Règle de gestion: BR-CO-23 Remises de ligne de facture					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:		X	X		X
	Reason	Motif de la remise applicable à la ligne de facture				
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-139 Utiliser: Motif de la remise applicable à la ligne de Facture, exprimé sous forme de texte.					
	Règle de gestion: BR-42 Remises de ligne de facture					
	Règle de gestion: BR-CO-7 Remises de ligne de facture					
	Règle de gestion: BR-CO-23 Remises de ligne de facture					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:		X	X		X
	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	CHARGE ET FRAIS DE LIGNE DE FACTURE				
	Type: ram:TradeAllowanceChargeType Remarque: Toutes les charges et frais et taxes sont supposés être assujettis au même taux de TVA que la ligne de Facture. Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-28 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les charges et frais et les taxes autres que la TVA applicables à une ligne de Facture individuelle.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:		X	X		X
	ChargeIndicator	Indicateur de supplément				
	Type: udt:IndicatorType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-28-0					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:		X	X		X
	Indicator	Indicateur de supplément, valeur				
	Type: xs:boolean Remarque: Supplément => true Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-28-1					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:		X	X		X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CalculationPercent	Pourcentage de charges et frais applicable à la ligne de facture
	Type: udt:PercentType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-143	
	Utiliser: Pourcentage pouvant être utilisé conjointement avec l'Assiette des charges et frais applicables à la ligne de facture pour calculer le Montant des charges et frais applicables à la ligne de facture.	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	BasisAmount	Assiette des charges et frais applicables à la ligne de facture
	Type: udt:AmountType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-142	
	Utiliser: Montant de base pouvant être utilisé conjointement avec le Pourcentage de charges et frais applicable à la ligne de facture pour calculer le Montant des charges et frais applicables à la ligne de facture.	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	ActualAmount	Montant des charges et frais applicables à la ligne de facture
	Type: udt:AmountType	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-141	
	Utiliser: Montant de frais, hors TVA.	
	Règle de gestion: BR-43	Charge ou frais sur ligne de facture
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	ReasonCode <Invoice line charge reason code>	Code de motif des charges et frais applicables à la ligne de facture
	Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType	
	Remarque: Voir liste de code UNTDID7161.	
	Le Code de motif des charges et frais applicables à la ligne de facture et le Motif des charges et frais applicables à la ligne de facture doivent indiquer le même motif de frais.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-145	
	Utiliser: Motif des charges et frais applicables à la ligne de Facture, exprimé sous forme de code.	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	ReasonCode <Invoice line-level non-VAT tax type code>	Code de motif des Taxes (hors TVA) applicables à la ligne de facture
	Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType	
	Remarque: Utilisez les entrées de la liste de codes UNTDID 5153 [6]. Le code fiscal au niveau de la ligne et le motif de la taxe ou de la redevance au niveau de la ligne doivent indiquer le même type de taxe. Il convient d'utiliser soit le code BT-193, soit le code BT-145, mais pas les deux.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-193	
	Utiliser: Motif des cTaxes (hors TVA) applicables à la ligne de Facture, exprimé sous forme de code.	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	listID	Invoice line-level non-VAT tax code list identifier
	Type: xs:token	
	Remarque: Value = 5153	
	EN16931-ID: BT-193-1	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Reason	Motif des charges et frais applicables à la ligne de facture
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-144	
	Utiliser: Motif des charges et frais applicables à la ligne de Facture, exprimé sous forme de texte.	
	Règle de gestion: BR-44	Charge ou frais sur ligne de facture
	Règle de gestion: BR-CO-8	Charges ou frais sur ligne de facture
	Règle de gestion: BR-CO-24	Charges ou frais sur ligne de facture
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation					Détails sur les montants de ligne
Type: ram:TradeSettlementLineMonetarySummationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-131-00					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X		X	X
LineTotalAmount					Montant net de ligne de facture
Type: udt:AmountType					
Remarque: Ce montant est « net » hors TVA, c'est-à-dire qu'il inclut des remises et charges ou frais au niveau de la ligne ainsi que des autres taxes afférentes.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-131					
Utiliser: Montant total de la ligne de Facture.					
Règle de gestion:	BR-FXEXT-CO-10	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended			
Règle de gestion:	BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended			
Règle de gestion:	BR-FXEXT-AE-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-E-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-G-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-IC-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-AF-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-AG-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-O-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-S-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-Z-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-08				
Règle de gestion:	BR-FXEXT-BR-24				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X		X	X
ChargeTotalAmount					Montant total des charges de ligne
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-327					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:					X
AllowanceTotalAmount					Montant total des remises de ligne
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-328					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:					X
TaxTotalAmount <VAT Total Amount>					Montant total des taxes sur les postes
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-329					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:					X
currencyID					Code de devise de facturation
Type: xs:token					
EN16931-ID: BT-X-329-0					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting Currency>	Montant total des taxes sur les lignes individuels dans la devise comptable
Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-590	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
currencyID	Code de devise de facturation
Type: xs:token EN16931-ID: BT-X-590-0	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
GrandTotalAmount	Montant brut total de la ligne
Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-330	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
TotalAllowanceChargeAmount	Montant total des remises et charges de ligne
Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-98	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
InvoiceReferencedDocument	RÉFÉRENCE À UNE FACTURE ANTÉRIEURE
Type: ram:ReferencedDocumentType Remarque: À utiliser dans les cas suivants : - la correction d'une facture précédente - la facture finale faisant référence à des factures partielles précédentes - la facture finale faisant référence à des factures de pré-paiement précédentes Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-48 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur une Facture antérieure qui doit être rectifiée ou faire l'objet d'une facture d'avoir.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
IssuerAssignedID	Numéro de facture antérieure
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-331 Utiliser: Numéro de facture antérieure Identification d'une Facture précédemment envoyée par le Vendeur.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineID	Identifiant de la ligne du document
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-540	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
TypeCode	Code de type d'incoive précédent
Type: qdt:DocumentCodeType Remarque: Kann im Falle einer endgültigen Rechnung nach einer vorausbezahlten Rechnung verwendet werden, um auf die vorherigen vorausbezahlten Rechnungen zu verweisen. Codeliste UNCL 1001 eingeschränkt wie BT-3. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-332	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
FormattedIssueDateTime	Date d'émission de facture antérieure
Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-333-00	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString	Date d'émission de facture antérieure, valeur	
	Type: extension (xs:string)		
	Remarque: La Date d'émission de facture antérieure doit être fournie si l'identifiant de facture antérieure n'est pas unique.		
	Cardinalité: 1 .. 1		
	EN16931-ID: BT-X-333		
	Utiliser: Date d'émission de facture antérieure		
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
	Utilisé dans:	X	
	format	Date, format	
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType		
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue		
	Cardinalité: required		
	EN16931-ID: BT-X-333-0		
		Code	Nom de code
		102	CCYYMMDD
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X	
	AdditionalReferencedDocument	Identifiant de l'objet à la ligne	
	Type: ram:ReferencedDocumentType		
	Remarque: Il peut s'agir d'un numéro d'abonnement, d'un numéro de téléphone, d'un compteur, etc., selon le cas.		
	Cardinalité: 0 .. unbounded		
	EN16931-ID: BT-128-00		
	Utiliser: Identifiant d'un objet sur lequel la ligne de facturation est basée, attribué par le vendeur.		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X	X
	Cardinalité	0..1	0..n
	divergente:		
	IssuerAssignedID	Identifiant de l'objet à la ligne	
	Type: udt:IDType		
	Remarque: Il peut s'agir d'un numéro d'abonnement, d'un numéro de téléphone, d'un compteur, etc., selon le cas.		
	Cardinalité: 1 .. 1		
	EN16931-ID: BT-128		
	Utiliser: Identifiant d'un objet sur lequel la ligne de facturation est basée, attribué par le vendeur.		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X	X
	TypeCode	Code du type d'identificateur d'objet (valeur fixe)	
	Type: qdt:DocumentCodeType		
	Cardinalité: 1 .. 1		
	EN16931-ID: BT-128-0		
		Code	Nom de code
		50	Validated priced tender
		130	Invoicing data sheet
		916	Related document
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X	X
	ReferenceTypeCode	Identifiant de l'objet à la ligne, type	
	Type: qdt:ReferenceCodeType		
	Remarque: TypeCode = "130" Fiche de données de facturation		
	Synonyme: Invoice line object identifier, type		
	Cardinalité: 0 .. 1		
	EN16931-ID: BT-128-1		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X	X
	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Détails sur la référence d'enregistrement	
	Type: ram:TradeAccountingAccountType		
	Cardinalité: 0 .. unbounded		
	EN16931-ID: BT-133-00		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X	X
	Cardinalité	0..1	0..n
	divergente:		

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ID	Type: udt:IDType Remarque: Si nécessaire, cette référence doit être fournie par l'Acheteur au Vendeur avant émission de la Facture. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-133 Utiliser: Valeur textuelle spécifiant où imputer les données pertinentes dans les comptes comptables de l'Acheteur.	Référence comptable de l'acheteur				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Utilisé dans:	X			X	
	TypeCode	Type: qdt:AccountingAccountTypeCodeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-99 Utiliser: Groupe d'informations sur l'accord commercial	Code de type de référence comptable de l'acheteur				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Utilisé dans:				X	
	ApplicableHeaderTradeAgreement	Type: ram:HeaderTradeAgreementType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-10-00 Utiliser: Groupe d'informations sur l'accord commercial	Groupe d'informations sur l'accord commercial				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	BuyerReference	Type: udt:TextType Remarque: L'identifiant est défini par l'Acheteur (par exemple, ID de contact, service, ID de bureau, code de projet) mais est indiqué par le Vendeur dans la Facture. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-10 Utiliser: Identifiant attribué par l'Acheteur et destiné au routage de la facture en interne.	Référence de l'acheteur				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	SellerTradeParty	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-4 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le Vendeur.	VENDEUR				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	ID	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-29 Utiliser: Identification du Vendeur. Règle de gestion: BR-CO-26 Vendeur	Identifiant du vendeur, valeur				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Utilisé dans:	X	X		X	X
	GlobalID	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID. Synonyme: Identification du Vendeur. Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-29-0	Identifiant global du vendeur				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Utilisé dans:		X	X	X	X
	schemeID	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-29-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant du vendeur.	Identifiant du schéma				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
		Utilisé dans:		X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Name	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-27 Utiliser: Dénomination officielle complète sous laquelle le Vendeur est inscrit dans le registre national des personnes morales ou en tant qu'Assujetti, ou alors exerce ses activités en tant que personne ou groupe de personnes.	Raison sociale du vendeur				
		Règle de gestion: BR-6 Vendeur					
		Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
			X	X	X	X	X
	RoleCode	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-543 Utiliser: Un code qualifiant le rôle du parti	Rôle du vendeur (code)				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		Utilisé dans:				X	
	Description	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : capital social. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-33 Utiliser: Informations juridiques additionnelles sur le Vendeur.	Informations juridiques additionnelles sur le vendeur				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		Utilisé dans:			X	X	
	SpecifiedLegalOrganization	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-30-00	Détails sur l'organisation légale				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	ID	Type: udt:IDType Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-30 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie le Vendeur comme une entité juridique ou une personne morale.	Identifiant d'enregistrement légal du vendeur				
		Règle de gestion: BR-CO-26 Vendeur					
		Règle de gestion: BR-S-2 Taux de TVA standard					
		Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
			X	X	X	X	X
	schemaID	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. EN16931-ID: BT-30-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant d'enregistrement légal du vendeur.	Identifiant du schéma				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		Utilisé dans:	X	X	X	X	X
	TradingBusinessName	Type: udt:TextType Remarque: Elle peut être utilisée si elle diffère de la Raison sociale du Vendeur. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-28 Utiliser: Nom sous lequel le Vendeur est connu, autre que la Raison sociale du vendeur (également appelée Dénomination commerciale).	Appellation commerciale du vendeur				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		Utilisé dans:		X	X	X	X
	PostalTradeAddress	Type: ram:TradeAddressType Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-14 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse légale du Vendeur, si l'adresse du Vendeur est différente de l'une de ses adresses enregistrées.	Adresse postale légale du vendeur				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		Utilisé dans:					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	PostcodeCode						Code postal
	Type: udt:CodeType						
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-100						
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineOne						Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-101						
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineTwo						Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-102						
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineThree						Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-103						
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CityName						Localité
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-104						
	Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CountryID						Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType						
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-105						
	Utiliser: Code d'identification du pays.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CountrySubDivisionName						Subdivision du pays
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-106						
	Utiliser: Subdivision d'un pays.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	DefinedTradeContact						COORDONNÉES DU VENDEUR
	Type: ram:TradeContactType						
	Cardinalité: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-6						
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations de contact concernant le Vendeur.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:				X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	PersonName	Point de contact vendeur
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : nom d'une personne, ou identification d'un contact, d'un service ou d'un bureau : PERSON Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41 Utiliser: Point de contact correspondant à une entité juridique ou à une personne morale.	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	DepartmentName	Département
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41-0	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-317 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Détail d'un numéro de téléphone
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-42-00	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact vendeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-42 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	FaxUniversalCommunication	Détails d'un numéro de fax
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-107-00	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CompleteNumber	Numéro de fax du contact vendeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-107 Utiliser: Numéro de fax du point de contact.	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Détails d'un email
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-43-00	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X
	URIID	Adresse électronique du contact vendeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-43 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC</i> <i>WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

PostalTradeAddress		ADRESSE POSTALE DU VENDEUR				
Type: ram:TradeAddressType						
Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-5						
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse du Vendeur.						
Règle de gestion: BR-8		Vendeur				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X	X
PostcodeCode		Code postal du vendeur				
Type: udt:CodeType						
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-38						
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X	X
LineOne		Adresse du vendeur - Ligne 1				
Type: udt:TextType						
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-35						
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X	X
LineTwo		Adresse du vendeur - Ligne 2				
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-36						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X	X
LineThree		Adresse du vendeur - Ligne 3				
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-162						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X	X
CityName		Localité du vendeur				
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-37						
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village, dans laquelle se trouve l'adresse du Vendeur.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X	X
CountryID		Code de pays du vendeur				
Type: qdt:CountryIDType						
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-40						
Utiliser: Code d'identification du pays.						
Règle de gestion: BR-9		Vendeur				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X	X
CountrySubDivisionName		Subdivision du pays du vendeur				
Type: udt:TextType						
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-39						
Utiliser: Subdivision d'un pays.						

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
URIUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-34-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
URIID					
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-34					
Utiliser: Identifie l'adresse électronique du Vendeur à laquelle un document commercial peut être transmis.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
schemeID					
Type: xs:token					
Remarque: Le schéma d'identification doit être choisi dans une liste maintenue par le CEF (Connecting Europe Facility).					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-34-1					
Utiliser: Identifiant du schéma d'identification de l'adresse électronique du vendeur					
Règle de gestion: BR-62					
Adresse électronique du vendeur					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>					
Type: ram:TaxRegistrationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-31-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
ID					
Type: udt:IDType					
Remarque: Selon l'Article 215 de la Directive 2006/112/CE du Conseil [2], le numéro individuel d'identification à la TVA comporte un préfixe conforme à l'ISO 3166-1 alpha-2 permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué. Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe « EL ».					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-31					
Utiliser: Identifiant à la TVA du Vendeur (également appelé Numéro d'identification à la TVA du vendeur).					
Règle de gestion: BR-CO-9					
Identifiants de TVA					
Règle de gestion: BR-CO-26					
Vendeur					
Règle de gestion: BR-AE-2					
Autoliquidation de TVA					
Règle de gestion: BR-AE-3					
Autoliquidation de TVA					
Règle de gestion: BR-AE-4					
Autoliquidation de TVA					
Règle de gestion: BR-E-2					
Exempté de TVA					
Règle de gestion: BR-E-3					
Exempté de TVA					
Règle de gestion: BR-E-4					
Exempté de TVA					
Règle de gestion: BR-G-2					
Exempté de TVA pour Export hors UE					
Règle de gestion: BR-G-3					
Exempté de TVA pour Export hors UE					
Règle de gestion: BR-G-4					
Exempté de TVA pour Export hors UE					
Règle de gestion: BR-IC-2					
Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire					
Règle de gestion: BR-IC-3					
Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire					
Règle de gestion: BR-IC-4					
Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire					
Règle de gestion: BR-IG-2					
IGIC (Iles Canaries)					
Règle de gestion: BR-IG-3					
IGIC (Iles Canaries)					
Règle de gestion: BR-IG-4					
IGIC (Iles Canaries)					
Règle de gestion: BR-IP-2					
IPSI (Ceuta/Melilla)					
Règle de gestion: BR-IP-3					
IPSI (Ceuta/Melilla)					
Règle de gestion: BR-IP-4					
IPSI (Ceuta/Melilla)					
Règle de gestion: BR-O-2					
Hors du périmètre d'appliaion de la TVA					
Règle de gestion: BR-O-3					
Hors du périmètre d'appliaion de la TVA					
Règle de gestion: BR-O-4					
Hors du périmètre d'appliaion de la TVA					
Règle de gestion: BR-S-2					
Taux de TVA standard					
Règle de gestion: BR-S-3					
Taux de TVA standard					
Règle de gestion: BR-S-4					
Taux de TVA standard					
Règle de gestion: BR-Z-2					
Taux de TVA zéro					
Règle de gestion: BR-Z-3					
Taux de TVA zéro					
Règle de gestion: BR-Z-4					
Taux de TVA zéro					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Utilisé dans:					
MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
X	X	X	X	X	
schemelD					
Identifiant du régime fiscal					
Type: xs:token					
Remarque: VA = TVA identifier					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-31-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:					
X	X	X	X	X	
SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>					
Détail d'enregistrement fiscal					
Type: ram:TaxRegistrationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-32-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:					
X	X	X	X	X	
ID					
Identification fiscale du vendeur					
Type: udt:IDType					
Remarque: Cette information peut avoir une incidence sur la façon dont l'Acheteur règle le paiement (notamment en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale). Par exemple, dans certains pays, si le Vendeur n'est pas enregistré comme entité imposable, l'Acheteur est tenu de retenir le montant de la taxe et de le payer pour le compte du Vendeur.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-32					
Utiliser: Référence permettant au Vendeur d'indiquer qu'il est enregistré auprès de l'administration fiscale.					
Règle de gestion: BR-AE-2 Autoliquidation de TVA					
Règle de gestion: BR-AE-3 Autoliquidation de TVA					
Règle de gestion: BR-AE-4 Autoliquidation de TVA					
Règle de gestion: BR-E-2 Exempté de TVA					
Règle de gestion: BR-E-3 Exempté de TVA					
Règle de gestion: BR-E-4 Exempté de TVA					
Règle de gestion: BR-IG-2 IGIC (Iles Canaries)					
Règle de gestion: BR-IG-3 IGIC (Iles Canaries)					
Règle de gestion: BR-IG-4 IGIC (Iles Canaries)					
Règle de gestion: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)					
Règle de gestion: BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)					
Règle de gestion: BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)					
Règle de gestion: BR-S-3 Taux de TVA standard					
Règle de gestion: BR-S-4 Taux de TVA standard					
Règle de gestion: BR-Z-2 Taux de TVA zéro					
Règle de gestion: BR-Z-3 Taux de TVA zéro					
Règle de gestion: BR-Z-4 Taux de TVA zéro					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:					
X	X	X	X	X	
schemelD					
Identifiant du régime fiscal					
Type: xs:token					
Remarque: FC = Identifiant fiscal (local)					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-32-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:					
X	X	X	X	X	
BuyerTradeParty					
ACHETEUR					
Type: ram:TradePartyType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-7					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'Acheteur.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans:					
X	X	X	X	X	
ID					
Identifiant de l'acheteur					
Type: udt:IDType					
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant de l'acheteur attribué par le Vendeur préalablement échangé.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-46					
Utiliser: Identification de l'Acheteur.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X	X		X	X	
GlobalID						Identifiant global de l'acheteur Identifiant global de l'acheteur
Type: udt:IDType						
Remarque: GloablID, si l'identifiant global existe et peut être indiqué dans @schemeID, ID sinon GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-46-0 BT-46-0						
Utiliser: Identification de l'acheteur.						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X	X		X	X	
schemeID						Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token						
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-46-1						
Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant de l'acheteur						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X	X		X	X	
Name						Raison sociale de l'acheteur
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-44						
Utiliser: Nom complet de l'Acheteur.						
Règle de gestion: BR-7 Acheteur						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
RoleCode						Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType						
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-544						
Utiliser: Un code qualifiant le rôle						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
Description						Informations juridiques additionnelles sur l'acheteur
Type: udt:TextType						
Remarque: Exemple : capital social.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-334						
Utiliser: Informations juridiques additionnelles sur l'acheteur.						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
SpecifiedLegalOrganization						Détails sur l'organisation légale
Type: ram:LegalOrganizationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-47-00						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X	X	X	X	X	
ID						Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur
Type: udt:IDType						
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-47						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.						
Règle de gestion: BR-AE-2 Autoliquidation de TVA						
Règle de gestion: BR-AE-3 Autoliquidation de TVA						
Règle de gestion: BR-AE-4 Autoliquidation de TVA						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X	X	X	X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

schemeID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur
Type: xs:token	
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.	
EN16931-ID: BT-47-1	
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X X X X
TradingBusinessName	Nom commercial de l'acheteur
Type: udt:TextType	
Remarque: Elle peut être utilisée si elle diffère de la Raison sociale de l'Acheteur.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-45	
Utiliser: Nom par lequel l'Acheteur est connu, autre que la raison sociale de l'Acheteur (également appelé Nom de l'entreprise).	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X X
PostalTradeAddress	Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-X-15	
Utiliser: Adresse légale de l'acheteur au cas où l'adresse de l'acheteur est différente	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType	
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-108	
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType	
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-109	
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-110	
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-111	
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-112	
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-113 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-114 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DefinedTradeContact	COORDONNÉES DE L'ACHETEUR
	Type: ram:TradeContactType Remarque: Les coordonnées peuvent être fournies par l'Acheteur au moment de la commande ou parmi les données de référence échangées avant la commande. Il est recommandé de ne pas utiliser les coordonnées pour acheminer en interne la Facture reçue par le destinataire ; il convient d'utiliser à cette fin l'identifiant Référence de l'Acheteur. Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-9 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations de contact concernant l'Acheteur.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	
	PersonName	Point de contact acheteur
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : nom d'une personne, ou identification d'un contact, d'un service ou d'un bureau : PERSON Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56 Utiliser: Point de contact correspondant à une entité juridique ou à une personne morale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	
	DepartmentName	Département
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-318 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Détail d'un numéro de téléphone
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-57-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact acheteur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-57 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	FaxUniversalCommunication					Détails d'un numéro de fax
	Type: ram:UniversalCommunicationType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-115-00					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:					X
	CompleteNumber					Numéro de fax de contact de l'acheteur
	Type: udt:TextType					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-115					
	Utiliser: Numéro de fax du point de contact.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:					X
	EmailURIUniversalCommunication					Détails d'un email
	Type: ram:UniversalCommunicationType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-58-00					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:					X X
	URIID					Adresse électronique du contact acheteur
	Type: udt:IDType					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-58					
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:					X X
	PostalTradeAddress					ADRESSE POSTALE DE L'ACHETEUR
	Type: ram:TradeAddressType					
	Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BG-8					
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale de l'Acheteur.					
	Règle de gestion: BR-10 Acheteur					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:					X X X X X
	Cardinalité divergente:					1..1 1..1 1..1 1..1
	PostcodeCode					Code postal de l'acheteur
	Type: udt:CodeType					
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-53					
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:					X X X X
	LineOne					Adresse de l'acheteur - Ligne 1
	Type: udt:TextType					
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-50					
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:					X X X X
	LineTwo					Adresse de l'acheteur - Ligne 2
	Type: udt:TextType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-51					
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Utilisé dans:					X X X X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ID	Identifiant à la TVA de l'acheteur				
	Type: udt:IDType				
	Remarque: Selon l'Article 215 de la Directive 2006/112/CE du Conseil [2], le numéro individuel d'identification à la TVA comporte un préfixe conforme à l'ISO 3166-1 alpha-2 permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué. Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe « EL ».				
	Cardinalité: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-48				
	Utiliser: Identifiant à la TVA de l'Acheteur (également appelé Numéro d'identification à la TVA de l'acheteur).				
	Règle de gestion: BR-CO-9 Identifiants de TVA				
	Règle de gestion: BR-AE-2 Autoliquidation de TVA				
	Règle de gestion: BR-AE-3 Autoliquidation de TVA				
	Règle de gestion: BR-AE-4 Autoliquidation de TVA				
Règle de gestion: BR-IC-2 Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire					
Règle de gestion: BR-IC-3 Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire					
Règle de gestion: BR-IC-4 Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire					
Règle de gestion: BR-O-2 Hors du périmètre d'appliaion de la TVA					
Règle de gestion: BR-O-3 Hors du périmètre d'appliaion de la TVA					
Règle de gestion: BR-O-4 Hors du périmètre d'appliaion de la TVA					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X X X X					
schemeID					
Identifiant du régime fiscal					
Type: xs:token					
Remarque: VA = TVA identifier					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-48-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X X X X					
SalesAgentTradeParty					
Informations détaillées sur l'agent de vente					
Type: ram:TradePartyType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-49					
Utiliser: Groupe de termes commerciaux fournissant des informations sur l'agent de vente.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
ID					
Identifiant de l'agent de vente					
Type: udt:IDType					
Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-337					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
GlobalID					
Identifiant global de l'agent de vente, valeur					
Type: udt:IDType					
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID					
Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...					
Cardinalité: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-338					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
schemeID					
Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)					
Type: xs:token					
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-338-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					
Name					
Raison sociale de l'agent de vente					
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-335					
Utiliser: Nom complet de l'agent de vente.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Utilisé dans: X					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-545 Utiliser: Un code qualifiant le rôle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-50 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Numéro d'enregistrement de l'agent de vente
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-339 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-339-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TradingBusinessName	Nom commercial
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-336 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise). <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-53 Utiliser: Adresse légale de l'acheteur au cas où l'adresse de l'agent de vente est différente. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-355 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-356 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineTwo		Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-357 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	LineThree		Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-358 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	CityName		Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-359 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	CountryID		Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-360 Utiliser: Code d'identification du pays.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	CountrySubDivisionName		Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-361 Utiliser: Subdivision d'un pays.		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	DefinedTradeContact		Coordonnées de l'utilisateur final
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-51		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	PersonName		Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-342		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	DepartmentName		Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-343		
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-347 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse postale
	Type: ram:TradeAddressType Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-52 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-348 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-349 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-350 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-351 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-352 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-353 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-354 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-341-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-341	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-341-0	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-340-00						
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-340						
Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token						
Remarque: VA = TVA identifier						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-340-0						
Utilisé dans:					X	
BuyerTaxRepresentativeTradeParty						Informations détaillées sur le représentant fiscal de l'acheteur
Type: ram:TradePartyType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-54						
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant
Type: udt:IDType						
Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-364						
Utilisé dans:					X	
GlobalID						Identifiant global
Type: udt:IDType						
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID						
Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-365						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token						
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-365-0						
Utilisé dans:					X	
Name						Raison sociale
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-362						
Utiliser: Nom complet						
Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-546 Utiliser: Un code qualifiant le rôle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-58 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-366 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-366-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TradingBusinessName	Nom commercial
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-363 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise). <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-57 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-382 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-383 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-384 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-385 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-386 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-387 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-388 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	DefinedTradeContact	Coordonnées de l'utilisateur final
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-55	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-369	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-370	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-371 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse postale
	Type: ram:TradeAddressType Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-56 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-375 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-376 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-377 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-378 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-379 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-380 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-381 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-368-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-368	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-368-0	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-367-00						
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-367						
Règle de gestion: BR-FXEXT-03						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token						
Remarque: VA = TVA identifier						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-367-0						
Utilisé dans:					X	
SellerTaxRepresentativeTradeParty						REPRÉSENTANT FISCAL DU VENDEUR
Type: ram:TradePartyType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-11						
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le Représentant fiscal du Vendeur.						
Utilisé dans:		X	X	X	X	
ID						Identification du partenaire
Type: udt:IDType						
Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-116						
Utilisé dans:					X	
GlobalID						Identifiant global
Type: udt:IDType						
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID						
Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-117						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token						
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-117-1						
Utilisé dans:					X	
Name						Nom du représentant fiscal du vendeur
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-62						
Utiliser: Nom complet de la partie représentant fiscalement le Vendeur.						
Règle de gestion: BR-18						Représentant fiscal du vendeur
Utilisé dans:		X	X	X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-547 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-16	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	ID	Identifiant d'enregistrement légal
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-118 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	schemeID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-118-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	TradingBusinessName	Nom commercial
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-119 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-59	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-389 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-390 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	Utilisé dans: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-391	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-392	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-393	
	Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType	
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-394	
	Utiliser: Code d'identification du pays.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-395	
	Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X
	DefinedTradeContact	Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType	
	Cardinalité: 0 .. unbounded	
	EN16931-ID: BG-X-17	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-120	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-121	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Utilisé dans:	X
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType	
	Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-319	
	Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
TelephoneUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-122-00					
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.					
Utilisé dans:					X
CompleteNumber					
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-122					
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.					
Utilisé dans:					X
FaxUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-123-00					
Utilisé dans:					X
CompleteNumber					
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-123					
Utilisé dans:					X
EmailURIUniversalCommunication					
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-124-00					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
URIID					
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-124					
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.					
Utilisé dans:					X
PostalTradeAddress					
Type: ram:TradeAddressType					
Remarque: Le nom et l'adresse du représentant fiscal du vendeur doit être fournie dans la facture, si le vendeur a un représentant fiscal qui est tenu de payer la TVA due. Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-12					
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale du Représentant fiscal.					
Règle de gestion: BR-19 Représentant fiscal du vendeur					
Utilisé dans:		X	X	X	X
PostcodeCode					
Type: udt:CodeType					
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-67					
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.					
Utilisé dans:		X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineOne	Adresse du représentant fiscal - Ligne 1				
Type: udt:TextType					
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-64					
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X	X	X	X	
LineTwo	Adresse du représentant fiscal - Ligne 2				
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-65					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X	X	X	X	
LineThree	Adresse du représentant fiscal - Ligne 3				
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-164					
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X	X	X	X	
CityName	Localité du représentant fiscal				
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-66					
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village, dans laquelle se trouve l'adresse du Représentant fiscal.					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X	X	X	X	
CountryID	Code de pays du représentant fiscal				
Type: qdt:CountryIDType					
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-69					
Utiliser: Code d'identification du pays.					
Règle de gestion: BR-20 Représentant fiscal du vendeur					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X	X	X	X	
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays du représentant fiscal				
Type: udt:TextType					
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-68					
Utiliser: Subdivision d'un pays.					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:	X	X	X	X	
URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique				
Type: ram:UniversalCommunicationType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-125-00					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:				X	
URIID	Adresse électronique				
Type: udt:IDType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-125					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:				X	
schemeID	Identifiant du schéma				
Type: xs:token					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-125-0					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
SpecifiedTaxRegistration					
Type: ram:TaxRegistrationType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-63-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
ID					
Type: udt:IDType					
Remarque: Numéro de TVA constitué du préfixe d'un code pays basé sur la norme ISO 3166-1.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-63					
Utiliser: Identifiant à la TVA de la partie représentant fiscalement le Vendeur.					
Règle de gestion: BR-56					
Règle de gestion: BR-CO-9					
Règle de gestion: BR-AE-2					
Règle de gestion: BR-AE-3					
Règle de gestion: BR-AE-4					
Règle de gestion: BR-E-2					
Règle de gestion: BR-E-3					
Règle de gestion: BR-E-4					
Règle de gestion: BR-G-2					
Règle de gestion: BR-G-3					
Règle de gestion: BR-G-4					
Règle de gestion: BR-IC-2					
Règle de gestion: BR-IC-3					
Règle de gestion: BR-IC-4					
Règle de gestion: BR-IG-2					
Règle de gestion: BR-IG-3					
Règle de gestion: BR-IG-4					
Règle de gestion: BR-IP-2					
Règle de gestion: BR-IP-3					
Règle de gestion: BR-IP-4					
Règle de gestion: BR-O-2					
Règle de gestion: BR-O-3					
Règle de gestion: BR-O-4					
Règle de gestion: BR-S-2					
Règle de gestion: BR-S-3					
Règle de gestion: BR-S-4					
Règle de gestion: BR-Z-2					
Règle de gestion: BR-Z-3					
Règle de gestion: BR-Z-4					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
schemeID					
Type: xs:token					
Remarque: VA = TVA identifier					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-63-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
ProductEndUserTradeParty					
Type: ram:TradePartyType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-18					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
ID					
Type: udt:IDType					
Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-126					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	GlobalID	Identifiant global de l'utilisateur final
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-127	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-127-0	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	Name	Raison sociale de l'utilisateur final
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-128 Utiliser: Nom complet de l'utilisateur final.	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-548 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-19	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-129 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-129-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	TradingBusinessName	Nom commercial du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-130 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-60 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-396 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-397 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-398 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-399 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-400 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-401 Utiliser: Code d'identification du pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-402 Utiliser: Subdivision d'un pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

DefinedTradeContact		Coordonnées de l'utilisateur final
Type: ram:TradeContactType		
Cardinalité: 0 .. unbounded		
EN16931-ID: BG-X-20		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X
PersonName		Nom du contact
Type: udt:TextType		
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-131		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X
DepartmentName		Nom du service
Type: udt:TextType		
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-132		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X
TypeCode		Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType		
Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-320		
Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X
TelephoneUniversalCommunication		Numéro de téléphone du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-133-00		
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X
CompleteNumber		Numéro de téléphone du contact, valeur
Type: udt:TextType		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-133		
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X
FaxUniversalCommunication		Numéro de fax du point de contact
Type: ram:UniversalCommunicationType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-134-00		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X
CompleteNumber		Numéro de fax du point de contact, valeur
Type: udt:TextType		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-134		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X
EmailURIUniversalCommunication		Adresse électronique du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-135-00		
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans:		X

URIID	Adresse électronique du contact, valeur	
Type: udt:IDType		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-135		
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans: X		
PostalTradeAddress	Adresse postale de l'utilisateur final	
Type: ram:TradeAddressType		
Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BG-X-21		
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale de l'utilisateur final.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans: X		
PostcodeCode	Code postal	
Type: udt:CodeType		
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-136		
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans: X		
LineOne	Adresse ligne 1	
Type: udt:TextType		
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-137		
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans: X		
LineTwo	Adresse ligne 2	
Type: udt:TextType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-138		
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans: X		
LineThree	Adresse ligne 3	
Type: udt:TextType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-139		
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans: X		
CityName	Localité	
Type: udt:TextType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-140		
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans: X		
CountryID	Code de pays	
Type: qdt:CountryIDType		
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-141		
Utiliser: Code d'identification du pays.		
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>		
Utilisé dans: X		

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountrySubDivisionName	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-142 Utiliser: Subdivision d'un pays.	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	X	Subdivision du pays
	URIUniversalCommunication	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-143-00	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	X	Détails sur une adresse électronique
	URIID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-143	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	X	Adresse électronique
	schemeID	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-143-0	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	X	Identifiant du schéma
	SpecifiedTaxRegistration	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-144-00 BT-X-144-00	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	X	Détails sur l'enregistrement fiscal Détail d'enregistrement fiscal
	ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-144 Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	X	Identifiant à la TVA
	schemeID	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-144-0	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	X	Identifiant du régime fiscal
	ApplicableTradeDeliveryTerms	Type: ram:TradeDeliveryTermsType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-22	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	X	Détail sur les conditions de livraison
	DeliveryTypeCode	Type: qdt:DeliveryTermsCodeType Remarque: A choisir parmi les entrées de la liste UNTDID 4053 + INCOTERMS Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-145 Utiliser: Code spécifiant le type de livraison pour ces conditions de livraison commerciale.	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	X	Type de livraison en code

Code	Nom de code
1	Livraison organisée par le fournisseur
2	Livraison organisée par le prestataire de services logistiques

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Code	Nom de code
	CFR	Frais et fret
	CIF	Frais, assurance et fret
	CIP	Transport et assurance payés vers (insérer la destination désignée)
	CPT	Port payé vers (insérer la destination désignée)
	DAP	Livré au lieu (insérer la destination désignée)
	DDP	Livré dédouané (insérer la destination désignée)
	DPU	Livré sur le lieu de déchargement (insérer le lieu de déchargement désigné)
	EXW	Départ usine (insérer le lieu de livraison désigné)
	FAS	Franco le long du navire (insérer le port d'embarquement désigné)
	FCA	Franco transporteur (insérer le lieu de livraison désigné)
	FOB	Franco à bord (insérer le port d'embarquement désigné)
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
RelevantTradeLocation		Lieu pertinent pour les conditions de livraison
Type: ram:TradeLocationType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BG-X-88		
Utiliser: Groupe d'éléments d'information contenant des informations sur le lieu pertinent des conditions de livraison.		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
CountryID		Code pays du lieu de livraison
Type: qdt:CountryIDType		
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-563		
Utiliser: Code pays du lieu de livraison		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
Name		Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison
Type: udt:TextType		
Remarque: Par exemple, port, lieu de livraison		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-564		
Utiliser: Nom du lieu pertinent pour les conditions de livraison		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
SellerOrderReferencedDocument		Détails sur la commande fournisseur de référence
Type: ram:ReferencedDocumentType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-14-00		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X
IssuerAssignedID		Identifiant d'un bon de commande de vente
Type: udt:IDType		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-14		
Utiliser: Identifiant d'un bon de commande référencé, généré par le Vendeur.		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X
FormattedIssueDateTime		Détails sur la date de confirmation de la commande client
Type: qdt:FormattedDateTimeType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-146-00		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
DateTimeString		Date de la commande de vente, valeur
Type: extension (xs:string)		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-146		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

format	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-146-0	Date, format									
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM				
Code	Nom de code										
102	CCYYMMDD										
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM										
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
						X					
BuyerOrderReferencedDocument	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-13-00	Détails sur la commande de référence									
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X					
IssuerAssignedID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-13 Utiliser: Identifiant d'un bon de commande référencé, généré par l'Acheteur.	Identifiant de bon de commande									
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X					
FormattedIssueDateTime	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-147-00	Date de la commande									
	Utilisé dans:					X					
DateTimeString	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-147	Date de la commande, valeur									
	Utilisé dans:					X					
format	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-147-0	Date, format									
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM				
Code	Nom de code										
102	CCYYMMDD										
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM										
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED					
						X					
QuotationReferencedDocument	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-61	Détails sur la cotation référencée									
	Utilisé dans:					X					
IssuerAssignedID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-403	Numéro de l'offre									
	Utilisé dans:					X					
FormattedIssueDateTime	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-404-00	Date du document									
	Utilisé dans:					X					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString	Date du document, valeur				
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-404					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	format	Date, format				
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: UNTDID 2379 : Value = 102 :CCYYMMDD Value = 203 :CCYYMMDDHHMM Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-404-0					
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	ContractReferencedDocument	Details sur un contrat référencé				
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-12-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X
	IssuerAssignedID	Identifiant de contrat				
	Type: udt:IDType Remarque: L'identifiant du contrat devrait être unique pour une relation commerciale spécifique et pour une période de temps définie. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-12 Utiliser: Identifiant d'un contrat.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X
	ReferenceTypeCode	Type de contrat (code)				
	Type: qdt:ReferenceCodeType Remarque: Utiliser les codes de l'UNTDID 1153 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-405					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	FormattedIssueDateTime	Date du contrat				
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-148-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	DateTimeString	Date du contrat, valeur				
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-148					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	format	Date, format				
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-148-0					
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X

AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>		DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ADDITIONNELS	
Type: ram:ReferencedDocumentType			
Remarque: Les documents justificatifs additionnels peuvent être utilisés pour référencer un numéro de document censé être connu du Destinataire, un document externe (référéncé par une adresse URL) ou un document intégré (tel qu'un relevé périodique au format PDF). Le recours à un lien vers un document externe est nécessaire, par exemple, dans le cas de pièces jointes volumineuses et/ou lorsque des informations sensibles, par exemple, des services liés à la personne, doivent être séparées de la Facture elle-même.			
Cardinalité: 0 .. unbounded			
EN16931-ID: BG-24			
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les documents justificatifs additionnels étayant les demandes formulées dans la Facture.			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	X
IssuerAssignedID		Identifiant de document justificatif	
Type: udt:IDType			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-122			
Utiliser: Identifiant du document justificatif.			
Règle de gestion: BR-52		Documents justificatifs additionnels	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	X
URIID		Emplacement de document externe	
Type: udt:IDType			
Remarque: Moyen de localiser la ressource en décrivant son mécanisme d'accès primaire, par exemple http:// ou ftp://. L'Emplacement de document externe doit être utilisé si l'Acheteur exige des informations supplémentaires étayant la facture.			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-124			
Utiliser: Adresse URL (Uniform Resource Locator) qui identifie l'emplacement du document externe.			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	X
TypeCode		Type de document référencé	
Type: qdt:DocumentCodeType			
Remarque: Le qualifiant 916 est utilisé pour l'identifiant de document justificatif.			
Cardinalité: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-122-0			
		Code	Nom de code
		916	Related document
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	X
Name		Description de document justificatif	
Type: udt:TextType			
Remarque: Exemple : feuille de temps, rapport d'utilisation, etc.			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-123			
Utiliser: Description du document justificatif.			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	X
AttachmentBinaryObject		Document joint	
Type: udt:BinaryObjectType			
Remarque: Le Document joint est utilisé lorsque de la documentation doit être stockée avec la Facture à des fins de référence ultérieure ou d'audit.			
Cardinalité: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-125			
Utiliser: Document annexe intégré sous forme d'objet binaire.			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Utilisé dans:		X	X

mimeCode		Document Mime joint en code				
Type: xs:token						
Remarque: Codes Mime autorisés :						
- application/pdf						
- image/png						
- image/jpeg						
- text/csv						
- application/vnd.openxmlformats						
- officedocument.spreadsheetml.sheet						
- application/vnd.oasis.opendocument. Spreadsheet						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-125-1						
Utiliser: Code Mime du document attaché						
	Code	Nom de code				
	application/json	json				
	application/pdf	pdf				
	application/vnd.oasis.	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet				
	opendocument.spreadsheet					
	application/vnd.openxmlformats-	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet				
	officedocument.spreadsheetml.sheet					
	application/xml	xml				
	image/jpeg					
	image/png					
	text/csv					
	text/xml					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:			X		X	
filename		Nom du fichier du document attaché				
Type: xs:string						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-125-2						
Utiliser: Nom du fichier du document attaché.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:			X		X	
FormattedIssueDateTime		Date du document				
Type: qdt:FormattedDateTimeType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-149-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X	
DateTimeString		Date du document, valeur				
Type: extension (xs:string)						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-149						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X	
format		Date, format				
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType						
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-149-0						
	Code	Nom de code				
	102	CCYYMMDD				
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X	
AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>		Détails de la référence de l'appel d'offres ou du lot				
Type: ram:ReferencedDocumentType						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-17-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:			X		X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	IssuerAssignedID	Identifiant d'appel d'offres ou de lot				
	Type: udt:IDType					
	Remarque: Dans certains pays, une référence à l'appel d'offres qui a abouti au contrat doit être fournie.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-17					
	Utiliser: Identifiant d'un appel d'offres ou d'un lot					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:			X		X
	TypeCode	Type de document référencé				
	Type: qdt:DocumentCodeType					
	Remarque: Le qualifiant 50 est utilisé pour l'identifiant d'appel d'offres ou de lot.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-17-0					
		Code	Nom de code			
		50	Validated priced tender			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:			X		X
	FormattedIssueDateTime	Date du document				
	Type: qdt:FormattedDateTimeType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-556-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	DateTimeString	Date du document, valeur				
	Type: extension (xs:string)					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-556					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	format	Date, format				
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
	Cardinalité: required					
	EN16931-ID: BT-X-556-0					
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>	Détails de l'objet facturé				
	Type: ram:ReferencedDocumentType					
	Cardinalité: 0 .. unbounded					
	EN16931-ID: BT-18-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:			X		X
	IssuerAssignedID	Identifiant d'objet facturé				
	Type: udt:IDType					
	Remarque: Il peut s'agir d'un numéro d'abonnement, d'un numéro de téléphone, d'un compteur, etc., selon le cas.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-18					
	Utiliser: Identifiant d'un objet sur lequel sont basés l'article ou les données facturés et qui est indiqué par le Vendeur.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:			X		X
	TypeCode	Type de document référencé				
	Type: qdt:DocumentCodeType					
	Remarque: Le qualifiant 130 est utilisé pour l'identifiant d'objet facturé.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-18-0					
		Code	Nom de code			
		130	Invoicing data sheet			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Utilisé dans:			X		X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ReferenceTypeCode	Identifiant du schéma						
	Type: qdt:ReferenceCodeType Remarque: Si l'identifiant du schéma à utiliser par le destinataire n'est pas évident, un identifiant du schéma conditionnel doit être utilisé parmi les entrées de liste de code UNTDID 1153 [6]. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-18-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant d'objet facturé							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Utilisé dans: X X							
	FormattedIssueDateTime	Date du document						
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-557-00							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Utilisé dans: X							
	DateTimeString	Date du document, valeur						
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-557							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Utilisé dans: X							
	format	Date, format						
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-557-0							
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>		Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
Code	Nom de code							
102	CCYYMMDD							
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Utilisé dans: X							
	BuyerAgentTradeParty	Informations détaillées sur l'agent de l'acheteur						
	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-62							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Utilisé dans: X							
	ID	Identification du partenaire						
	Type: udt:IDType Remarque: Identifiant attribué au partenaire et échangé précédemment. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-408							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Utilisé dans: X							
	GlobalID	Identifiant global						
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-409							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Utilisé dans: X							
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)						
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-409-0							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Utilisé dans: X							
	Name	Raison sociale						
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-406 Utiliser: Nom complet							

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
RoleCode						Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType						
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-549						
Utiliser: Un code qualifiant le rôle						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
SpecifiedLegalOrganization						Détails sur l'organisation
Type: ram:LegalOrganizationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-63						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: udt:IDType						
Remarque: Si le schéma d'identification est utilisé, il doit être sélectionné parmi les entrées de la liste publiée par l'Agence de maintenance ISO/CEI 6523.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-410						
Utiliser: L'identifiant du schéma d'identification de l'enregistrement légal de l'agent acheteur.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
schemaID						Schéma de l'identifiant de l'organisation légale
Type: xs:token						
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.						
EN16931-ID: BT-X-410-0						
Utiliser: L'identifiant du schéma d'identification de l'enregistrement légal de l'agent acheteur.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
TradingBusinessName						Nom commercial
Type: udt:TextType						
Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-407						
Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
PostalTradeAddress						Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-66						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
PostcodeCode						Code postal
Type: udt:CodeType						
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-426						
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
LineOne						Adresse ligne 1
Type: udt:TextType						
Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-427						
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineTwo		Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-428 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	LineThree		Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-429 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.		
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	CityName		Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-430 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.		
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	CountryID		Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-431 Utiliser: Code d'identification du pays.		
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	CountrySubDivisionName		Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-432 Utiliser: Subdivision d'un pays.		
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	DefinedTradeContact		Coordonnées détaillées de l'agent acheteur déviant
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-64		
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	PersonName		Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-413		
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	
	DepartmentName		Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-414		
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>		
	Utilisé dans:	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-415 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse postale
	Type: ram:TradeAddressType Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-65 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-419 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-420 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-421 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-422 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-423 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-424 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-425 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-412-0	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-411-00						
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-411						
Règle de gestion: BR-FXEXT-03						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token						
Remarque: VA = TVA identifier						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-411-0						
Utilisé dans:					X	
SpecifiedProcuringProject						Détails sur un projet référencé
Type: ram:ProcuringProjectType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-11-00						
Utilisé dans:				X	X	
ID						Référence au projet
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-11						
Utiliser: Identification du projet auquel la facture fait référence						
Utilisé dans:				X	X	
Name						Nom du projet
Type: udt:TextType						
Remarque: Utiliser la valeur par défaut "Project reference".						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-11-0						
Utiliser: Nom du projet référencé						
Utilisé dans:				X	X	
UltimateCustomerOrderReferencedDocument						Détails de la commande du client final correspondante
Type: ram:ReferencedDocumentType						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-X-23						
Utilisé dans:					X	
IssuerAssignedID						Client final Numéro de commande du client final
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-150						
Utilisé dans:					X	
FormattedIssueDateTime						Date du document
Type: qdt:FormattedDateTimeType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-151-00						
Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString					Date du document, valeur																					
	Type: extension (xs:string)																										
	Cardinalité: 1 .. 1																										
	EN16931-ID: BT-X-151																										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																										
	Utilisé dans:					X																					
	format					Date, format																					
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType																										
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue																										
	Cardinalité: required																										
EN16931-ID: BT-X-151-0																											
<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>					Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM																	
Code	Nom de code																										
102	CCYYMMDD																										
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM																										
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																											
Utilisé dans:					X																						
	ApplicableHeaderTradeDelivery					Groupe d'informations sur la livraison																					
	Type: ram:HeaderTradeDeliveryType																										
	Cardinalité: 1 .. 1																										
	EN16931-ID: BG-13-00																										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																										
	Utilisé dans:					X																					
	RelatedSupplyChainConsignment					Related SupplyChain Consignment																					
	Type: ram:SupplyChainConsignmentType																										
	Cardinalité: 0 .. 1																										
	EN16931-ID: BG-X-24																										
Utiliser: Un envoi, au niveau de l'en-tête, lié à cette livraison commerciale.																											
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																											
Utilisé dans:					X																						
	SpecifiedLogisticsTransportMovement					Détail sur le mode de transport																					
	Type: ram:LogisticsTransportMovementType																										
	Cardinalité: 0 .. unbounded																										
	EN16931-ID: BT-X-152-00																										
	Utiliser: Le code spécifiant le mode, tel que l'aérien, le maritime, le ferroviaire, le routier ou le fluvial, pour ce mouvement de transport logistique.																										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																										
	Utilisé dans:					X																					
	ModeCode					Mode de transport en code																					
	Type: qdt:TransportModeCodeType																										
	Cardinalité: 1 .. 1																										
EN16931-ID: BT-X-152																											
Utiliser: Un envoi, au niveau de l'en-tête, lié à cette livraison commerciale.																											
<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>0</td><td>Transport mode not specified</td></tr><tr><td>1</td><td>Maritime transport</td></tr><tr><td>2</td><td>Rail transport</td></tr><tr><td>3</td><td>Road transport</td></tr><tr><td>4</td><td>Air transport</td></tr><tr><td>5</td><td>Mail</td></tr><tr><td>6</td><td>Multimodal transpo</td></tr><tr><td>7</td><td>Fixed transport installation</td></tr><tr><td>8</td><td>Inland water transport</td></tr><tr><td>9</td><td>Transport mode not applicable</td></tr></table>					Code	Nom de code	0	Transport mode not specified	1	Maritime transport	2	Rail transport	3	Road transport	4	Air transport	5	Mail	6	Multimodal transpo	7	Fixed transport installation	8	Inland water transport	9	Transport mode not applicable	
Code	Nom de code																										
0	Transport mode not specified																										
1	Maritime transport																										
2	Rail transport																										
3	Road transport																										
4	Air transport																										
5	Mail																										
6	Multimodal transpo																										
7	Fixed transport installation																										
8	Inland water transport																										
9	Transport mode not applicable																										
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																											
Utilisé dans:					X																						
	ShipToTradeParty					INFORMATIONS CONCERNANT LA LIVRAISON																					
	Type: ram:TradePartyType																										
	Cardinalité: 0 .. 1																										
	EN16931-ID: BG-13																										
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le lieu et la date auxquels les biens et services facturés sont livrés.																										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>																										
	Utilisé dans:					X																					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ID	Identifiant de l'établissement de livraison
	Type: udt:IDType	
	Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant précédemment échangé, attribué par l'acheteur ou le vendeur.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-71	
	Utiliser: Identifiant de l'établissement où les biens et services sont livrés.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X X X
	GlobalID	Identifiant de l'établissement de livraison
	Type: udt:IDType	
	Cardinalité: 0 .. unbounded	
	EN16931-ID: BT-71-0	
	Utiliser: Identifiant de l'établissement où les biens et services sont livrés.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X X X
	schemaID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token	
	Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.	
	Cardinalité: required	
	EN16931-ID: BT-71-1	
	Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant de l'établissement de livraison	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X X X
	Name	Nom de l'intervenant à livrer
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Doit être utilisé si l'Intervenant à livrer est différent de l'Acheteur.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-70	
	Utiliser: Nom de la partie à laquelle les biens et services sont livrés.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X X X X
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType	
	Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035, par exemple : DL : Facteur DS : Distributeur MOP : Opérateur de marché	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-550	
	Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation légale
	Type: ram:LegalOrganizationType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-25	
	Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ID	Identifiant d'enregistrement légal
	Type: udt:IDType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-153	
	Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemaID	Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur
	Type: xs:token	
	Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.	
	EN16931-ID: BT-X-153-0	
	Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

TradingBusinessName	Nom commercial
Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-154 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostalTradeAddress	Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-67	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-433 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-434 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-435 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-436 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-437 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-438 Utiliser: Code d'identification du pays.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

L	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-439 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	DefinedTradeContact	Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-26	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-155	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-156	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-321 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-157-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-157 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-158-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-158	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-159-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Utilisé dans:					X	
URIID						Adresse électronique du contact, valeur
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-159						
Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
					X	
PostalTradeAddress						ADRESSE DE LIVRAISON
Type: ram:TradeAddressType						
Remarque: Dans le cas de l'enlèvement, l'adresse du lieu de livraison est l'adresse d'enlèvement. Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-15						
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse à laquelle les biens et services facturés ont été ou sont livrés.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
		X	X	X	X	
PostcodeCode						Code postal de livraison
Type: udt:CodeType						
Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-78						
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
		X	X	X	X	
LineOne						Adresse de livraison - Ligne 1
Type: udt:TextType						
Remarque: Il s'agit généralement des nom et numéro de la rue ou de la boîte postale.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-75						
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
		X	X	X	X	
LineTwo						Adresse de livraison - Ligne 2
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-76						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
		X	X	X	X	
LineThree						Adresse de livraison - Ligne 3
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-165						
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
		X	X	X	X	
CityName						Localité de livraison
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-77						
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village, dans laquelle se trouve l'adresse de livraison.						
Utilisé dans:	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
		X	X	X	X	
CountryID						Code du pays de livraison
Type: qdt:CountryIDType						
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-80						
Utiliser: Code d'identification du pays.						

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Règle de gestion: BR-57	Adresse de livraison			
	Règle de gestion: BR-IC-12	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays de livraison				
	Type: udt:TextType				
	Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.				
	Cardinalité: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-79				
URIUniversalCommunication	Utiliser: Subdivision d'un pays.				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X
	Détails sur l'adresse électronique				
	Type: ram:UniversalCommunicationType				
URIID	Cardinalité: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-160-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
	Adresse électronique				
schemeID	Type: udt:IDType				
	Cardinalité: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-160				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
SpecifiedTaxRegistration	Identifiant du schéma				
	Type: xs:token				
	Cardinalité: required				
	EN16931-ID: BT-X-160-0				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
ID	Utilisé dans:				
	Détail d'enregistrement fiscal				
	Type: ram:TaxRegistrationType				
	Cardinalité: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-161-00				
ID		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
	Identifiant à la TVA				
	Type: udt:IDType				
	Cardinalité: 1 .. 1				
schemeID	EN16931-ID: BT-X-161				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
	Identifiant du régime fiscal				
UltimateShipToTradeParty	Type: xs:token				
	Remarque: VA = TVA identifier				
	Cardinalité: required				
	EN16931-ID: BT-X-161-0				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
ID	Utilisé dans:				
	Détails sur le lieu de livraison final				
	Type: ram:TradePartyType				
	Cardinalité: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BG-X-27				
ID		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X
	Identifiant du lieu de livraison final				
	Type: udt:IDType				
	Cardinalité: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-162				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	GlobalID	Identifiant global du lieu final de livraison
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-163	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-163-0	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	Name	Nom du lieu de livraison final
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-164	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-551 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-165-00	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-165 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-165-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	TradingBusinessName	Nom commercial
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-166 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-68	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType	
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-440	
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-441	
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-442	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-443	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-444	
	Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType	
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-445	
	Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-446	
	Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DefinedTradeContact	Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-28 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-167 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-168 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-322 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	URIID Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Adresse électronique du contact, valeur
	PostalTradeAddress Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-29 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Adresse de livraison final
	PostcodeCode Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-172 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Code postal
	LineOne Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-173 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Adresse ligne 1
	LineTwo Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-174 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Adresse ligne 2
	LineThree Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-175 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Adresse ligne 3
	CityName Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-176 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Localité
	CountryID Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-177 Utiliser: Code d'identification du pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	Code de pays

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountrySubDivisionName	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-178 Utiliser: Subdivision d'un pays.	Subdivision du pays			
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	URIUniversalCommunication	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179-00	Détails sur une adresse électronique			
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	URIID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179	Adresse électronique			
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	schemeID	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-179-0	Identifiant du schéma			
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	SpecifiedTaxRegistration	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-180-00	Détails sur l'enregistrement fiscal			
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-180 Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	Identifiant à la TVA			
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	schemeID	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-180-0	Identifiant du régime fiscal			
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	ShipFromTradeParty	Type: ram:TradePartyType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-30 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le lieu et la date depuis lesquels les biens et services facturés sont expédiés.	Informations concernant le lieu d'expédition			
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:					X
	ID	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-181	Identifiant de l'établissement d'expédition			
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

GlobalID	Identifiant de l'établissement d'expédition
Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-182	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
schemeID	Attribut de l'identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-182-0	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
Name	Nom du lieu d'expédition
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-183 Utiliser: Nom de la partie depuis laquelle les biens et services sont expédiés.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
RoleCode	Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-552 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184-00	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-184-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
TradingBusinessName	Nom commercial
Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-185 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-69	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType	
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-447	
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-448	
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-449	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-450	
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-451	
	Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType	
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.	
	Cardinalité: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-452	
	Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType	
	Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.	
	Cardinalité: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-453	
	Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DefinedTradeContact	Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-31 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-186 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-187 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-323 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	URIID Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse électronique du contact, valeur
	Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-32 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse d'expédition
	Utilisé dans: X	
	PostcodeCode Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-191 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Code postal
	Utilisé dans: X	
	LineOne Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-192 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse ligne 1
	Utilisé dans: X	
	LineTwo Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-193 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse ligne 2
	Utilisé dans: X	
	LineThree Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-194 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Adresse ligne 3
	Utilisé dans: X	
	CityName Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-195 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Localité
	Utilisé dans: X	
	CountryID Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-196 Utiliser: Code d'identification du pays. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	Code de pays
	Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays				
		Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-197 Utiliser: Subdivision d'un pays.				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique				
		Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	URIID	Adresse électronique				
		Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	schemeID	Identifiant du schéma				
		Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-198-0				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal				
		Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	ID	Identifiant à la TVA				
		Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199 Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 03				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	schemeID	Identifiant du régime fiscal				
		Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-199-0				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X
	ActualDeliverySupplyChainEvent	Détails sur la livraison réelle				
		Type: ram:SupplyChainEventType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-72-000				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X
	OccurrenceDateTime	Date effective de livraison				
		Type: udt:DateTimeType Remarque: En Allemagne, la date de livraison et de prestation est une mention obligatoire sur les factures. Elle peut également être indiquée au niveau des postes, mais doit dans tous les cas être mentionnée ici. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-72-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString					Date effective de livraison					
	Type: extension (xs:string)										
	Cardinalité: 1 .. 1										
	EN16931-ID: BT-72										
	Utiliser: Date à laquelle la livraison est effectuée.										
	Règle de gestion: BR-IC-11 Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>										
	Utilisé dans: X X X X										
	format					Date, format					
	Type: xs:string										
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue										
	Cardinalité: required										
	EN16931-ID: BT-72-0										
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr></table>					Code	Nom de code	102	CCYYMMDD		
Code	Nom de code										
102	CCYYMMDD										
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
Utilisé dans: X X X X											
	DespatchAdviceReferencedDocument					Détails sur l'avis d'expédition référencé					
	Type: ram:ReferencedDocumentType										
	Cardinalité: 0 .. 1										
	EN16931-ID: BT-16-00										
	Utiliser:										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>										
	Utilisé dans: X X X X										
	IssuerAssignedID					Identifiant d'avis d'expédition					
	Type: udt:IDType										
	Cardinalité: 1 .. 1										
	EN16931-ID: BT-16										
	Utiliser: Identifiant d'un avis d'expédition référencé.										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>										
	Utilisé dans: X X X X										
	FormattedIssueDateTime					Date de l'avis d'expédition					
	Type: qdt:FormattedDateTimeType										
	Cardinalité: 0 .. 1										
	EN16931-ID: BT-X-200-00										
	Utiliser:										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>										
	Utilisé dans: X										
	DateTimeString					Date de l'avis d'expédition, valeur					
	Type: extension (xs:string)										
	Cardinalité: 1 .. 1										
	EN16931-ID: BT-X-200										
	Utiliser:										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>										
	Utilisé dans: X										
	format					Date, format					
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType										
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue										
	Cardinalité: required										
	EN16931-ID: BT-X-200-0										
	<table><tr><th>Code</th><th>Nom de code</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>					Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
Code	Nom de code										
102	CCYYMMDD										
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM										
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>											
Utilisé dans: X											
	ReceivingAdviceReferencedDocument					Détails sur l'avis de réception référencé					
	Type: ram:ReferencedDocumentType										
	Cardinalité: 0 .. 1										
	EN16931-ID: BT-15-00										
	Utiliser:										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>										
	Utilisé dans: X X										
	IssuerAssignedID					Identifiant d'avis de réception					
	Type: udt:IDType										
	Cardinalité: 1 .. 1										
	EN16931-ID: BT-15										
	Utiliser: Identifiant d'un avis de réception référencé.										
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>										
	Utilisé dans: X X										

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	FormattedIssueDateTime	Date de l'avis de réception				
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-201-00					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	DateTimeString	Date de l'avis de réception, valeur				
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-201					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	format	Date, format				
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-201-0					
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	DeliveryNoteReferencedDocument	Détails sur le bon de livraison référencé				
	Type: ram:ReferencedDocumentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-202-00					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	IssuerAssignedID	Identifiant du bon de livraison				
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-202					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	FormattedIssueDateTime	Date du bon de livraison				
	Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-203-00					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	DateTimeString	Date du bon de livraison, valeur				
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-203					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	format	Date, format				
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-203-0					
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	ApplicableHeaderTradeSettlement	PRELEVEMENT				
	Type: ram:HeaderTradeSettlementType Remarque: Ce groupe peut être utilisé pour préciser dans la facture que le paiement sera effectué par le biais d'un SEPA ou d'un autre prélèvement initié par le Vendeur, conformément aux règles du SEPA ou d'un autre système de prélèvement. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-19 Utiliser: Groupe de termes métiers spécifiant un prélèvement.					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
CreditorReferenceID					
Type: udt:IDType					
Remarque: Élément d'information obligatoire en cas de prélèvement SEPA.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-90					
Utiliser: Identifiant de référence bancaire unique du Bénéficiaire ou du Vendeur, attribué par la banque du Bénéficiaire ou du Vendeur.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
PaymentReference					
Type: udt:TextType					
Remarque: La référence aide le Vendeur à attribuer un paiement entrant au processus de paiement concerné. Lorsqu'une référence de paiement (par exemple, un numéro d'opération) est spécifiée, il convient que le système destinataire indique cette référence lors du paiement. Dans une opération bancaire, cette référence est rappelée au Vendeur dans la zone « note de remise ».					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-83					
Utiliser: Valeur textuelle utilisée pour établir un lien entre le paiement et la Facture, émise par le Vendeur.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
TaxCurrencyCode					
Type: qdt:CurrencyCodeType					
Remarque: Ist in Verbindung mit dem Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111) anzugeben, wenn für die Währung der Umsatzsteuerbuchung ein anderer Code als für die Rechnungswährung verwendet wird. Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency „Codes for the representation of currencies and funds“ geführt. Für weitere Informationen wird auf Artikel 230 der Richtlinie des Rates 2006/112/EG [2] verwiesen.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-6					
Utiliser: Devise utilisée pour la comptabilisation et la déclaration de la TVA, acceptée ou exigée dans le pays du Vendeur.					
Règle de gestion: BR-53					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
InvoiceCurrencyCode					
Type: qdt:CurrencyCodeType					
Remarque: Une seule devise doit être utilisée dans la Facture, sauf pour le montant total de la TVA dans la devise de comptabilisation. La devise peut être spécifiée pour chaque montant ou au niveau du document, en fonction de la syntaxe utilisée. Les listes de devises valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 4217 « Codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-3.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-5					
Utiliser: Devise dans laquelle tous les montants de la Facture sont exprimés, à l'exception du montant total de la TVA dans la devise de comptabilisation.					
Règle de gestion: BR-5					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
InvoicIssuerReference					
Type: udt:TextType					
Remarque: Given seller reference number for routing purposes after bilateral agreement					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-204					
Utiliser: Identifiant attribué par le Vendeur destiné au routage des accusés et des litiges en interne.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
InvoicerTradeParty					
Type: ram:TradePartyType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-33					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ID	Identification de l'auteur de la facture divergente
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-205	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
GlobalID	Identification global de l'auteur de la facture divergente
Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-206	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-206-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
Name	Nom
Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-207	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
RoleCode	Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-553 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu
Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-208-0 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

TradingBusinessName	Nom commercial
Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-209 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostalTradeAddress	Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-70	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-454 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-455 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-456 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-457 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-458 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-459 Utiliser: Code d'identification du pays.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType	
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-460	
Utiliser: Subdivision d'un pays.	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
DefinedTradeContact	Coordonnées
Type: ram:TradeContactType	
Cardinalité: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BG-X-34	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
PersonName	Nom du contact
Type: udt:TextType	
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-210	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
DepartmentName	Nom du service
Type: udt:TextType	
Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-211	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
TypeCode	Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType	
Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-324	
Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-212-00	
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-212	
Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
Type: ram:UniversalCommunicationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-213-00	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-213	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-35 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-215 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-216 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-217 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-218 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-219 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType	
Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-220	
Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType	
Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-221	
Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-222-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-222	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token	
Cardinalité: required	
EN16931-ID: BT-X-222-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal
Type: ram:TaxRegistrationType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-223-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
ID	Identifiant à la TVA
Type: udt:IDType	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-223	
Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du régime fiscal
Type: xs:token	
Remarque: VA = TVA identifier	
Cardinalité: required	
EN16931-ID: BT-X-223-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X
InvoiceeTradeParty	Facturer à
Type: ram:TradePartyType	
Remarque: Le rôle du validateur est de valider la facture avant son envoi à l'acheteur pour paiement	
Synonyme: Validateur	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-X-36	
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le validateur de la facture, pour des cas de traitement de facture particuliers (sous-contractant...)	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant du facturer à
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-224						
Utilisé dans:					X	
GlobalID						Identifiant global du facturer à
Type: udt:IDType						
Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID						
Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Cardinalité: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-225						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
Type: xs:token						
Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.						
Cardinalité: required						
EN16931-ID: BT-X-225-0						
Utilisé dans:					X	
Name						Raison sociale du facturer à
Type: udt:TextType						
Cardinalité: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-226						
Utiliser: Nom du facturer à						
Utilisé dans:					X	
RoleCode						Rôle (code)
Type: qdt:PartyRoleCodeType						
Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-554						
Utiliser: Un code qualifiant le rôle						
Utilisé dans:					X	
SpecifiedLegalOrganization						Détails sur l'organisation
Type: ram:LegalOrganizationType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-227-00						
Utilisé dans:					X	
ID						Identifiant de l'organisation légale du lieu
Type: udt:IDType						
Cardinalité: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-227						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.						
Utilisé dans:					X	
schemeID						Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
Type: xs:token						
Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.						
EN16931-ID: BT-X-227-0						
Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie l'Acheteur comme une entité juridique ou une personne morale.						
Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

TradingBusinessName	Nom commercial
Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-228 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostalTradeAddress	Adresse postale légale
Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-71	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-461 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-462 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-463 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-464 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-465 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-466 Utiliser: Code d'identification du pays.	
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Country	SubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-467 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
Defined	TradeContact	Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-37	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
Person	Name	Nom du contact
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-229	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
Department	Name	Nom du service
	Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-230	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
Type	Code	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-325 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
Telephone	UniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-231-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
Complete	Number	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-231 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
Fax	UniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-232-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
Complete	Number	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-232	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-233-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-233 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostalTradeAddress	Adresse d'expédition
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-38 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PostcodeCode	Code postal
	Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-234 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineOne	Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-235 Utiliser: Ligne principale d'une adresse. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineTwo	Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-236 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineThree	Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-237 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CityName	Localité
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-238 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountryID	Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-239 Utiliser: Code d'identification du pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-240 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-241-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	URIID	Adresse électronique
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-241	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-241-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	SpecifiedTaxRegistration	Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-242-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	ID	Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-242 Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	schemeID	Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-242-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PayeeTradeParty	BÉNÉFICIAIRE
	Type: ram:TradePartyType Remarque: Le rôle du bénéficiaire peut être rempli par une autre partie que le vendeur, par ex. un service d'affacturage. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-10 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le Bénéficiaire, c'est-à-dire le rôle qui reçoit le paiement.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ID	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-60	Identifiant du bénéficiaire				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	GlobalID	Type: udt:IDType Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-60-0	Identifiant du bénéficiaire				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	schemeID	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-60-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant du bénéficiaire	Identifiant du schéma				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	Name	Type: udt:TextType Remarque: Doit être utilisé lorsque le Bénéficiaire est différent du Vendeur. Le nom du bénéficiaire peut cependant être identique au nom du vendeur. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-59 Utiliser: Nom du Bénéficiaire. Règle de gestion: BR-17 Bénéficiaire	Nom du bénéficiaire				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	RoleCode	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035, par exemple : DL : Facteur Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-468 Utiliser: Un code qualifiant le rôle du bénéficiaire	Rôle du bénéficiaire (code)				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:					X	
	SpecifiedLegalOrganization	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61-00	Détails sur l'organisation légale				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	ID	Type: udt:IDType Remarque: Si aucun schéma n'est spécifié, il doit être connu de l'acheteur et du vendeur, par exemple l'identifiant qui est exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-61 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie le Bénéficiaire comme une entité juridique ou une personne morale.	Identifiant d'enregistrement légal du bénéficiaire				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
	schemeID	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. EN16931-ID: BT-61-1 Utiliser: Identifiant du schéma de l'identifiant d'enregistrement légal du bénéficiaire	Identifiant du schéma				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X	X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

TradingBusinessName Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-243 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	Nom commercial
Utilisé dans:	X
PostalTradeAddress Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-72	Adresse postale légale
Utilisé dans:	X
PostcodeCode Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-469 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	Code postal
Utilisé dans:	X
LineOne Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-470 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	Adresse ligne 1
Utilisé dans:	X
LineTwo Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-471 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	Adresse ligne 2
Utilisé dans:	X
LineThree Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-472 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	Adresse ligne 3
Utilisé dans:	X
CityName Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-473 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	Localité
Utilisé dans:	X
CountryID Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-474 Utiliser: Code d'identification du pays.	Code de pays
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

L	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-475 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	DefinedTradeContact	Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-39	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	PersonName	Nom du contact
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-244	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	DepartmentName	Nom du service
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-245	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	TypeCode	Type de contact (code)
	Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-326 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
└	EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-248-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	URIID						Adresse électronique du contact, valeur
	Type: udt:IDType						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-248						
	Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	PostalTradeAddress						Adresse postale du bénéficiaire
	Type: ram:TradeAddressType						
	Remarque: Les éléments pertinents de l'adresse doivent être remplis pour se conformer aux exigences légales.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-40						
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur l'adresse postale du bénéficiaire.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	PostcodeCode						Code postal
	Type: udt:CodeType						
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-249						
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineOne						Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-250						
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineTwo						Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-251						
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineThree						Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-252						
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CityName						Localité
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-253						
	Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CountryID						Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType						
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-254						
	Utiliser: Code d'identification du pays.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-255 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIUniversalCommunication	Détails sur l'adresse électronique
	Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	URIID	Adresse électronique
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Identifiant du schéma
	Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-256-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Détail d'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ID	Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257 Règle de gestion: BR-FXEXT- CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended 03	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	schemeID	Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token Remarque: VA = TVA identifier Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-257-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	PayerTradeParty	Informations détaillées sur le payeur de factures divergent
	Type: ram:TradePartyType Remarque: Le rôle de payeur peut être rempli par une autre partie que l'acheteur, par exemple une tierce partie telle qu'une société mère. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-73 Utiliser: Groupe de termes commerciaux fournissant des informations sur le payeur, c'est-à-dire le rôle qui effectue le paiement.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X
	ID	Identification du payeur
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-478	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	GlobalID	Deviating Invoice payer global identifier
	Type: udt:IDType Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-479	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Attribut de l'Identifiant du schéma (si GlobalID)
	Type: xs:token Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523. Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-479-0	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	Name	Nom/raison sociale du payeur de facture divergent
	Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-476	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	RoleCode	Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-483 Utiliser: Un code qualifiant le rôle	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	SpecifiedLegalOrganization	Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480-00	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	ID	Identifiant de l'organisation légale du lieu
	Type: udt:IDType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480 Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Identificateur pour l'enregistrement juridique du payeur
	Type: xs:token Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable. EN16931-ID: BT-X-480-0 Utiliser: L'identifiant du schéma d'identification de l'identifiant d'enregistrement légal du payeur.	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	TradingBusinessName	Nom commercial
	Type: udt:TextType Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-477 Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).	
	Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	PostalTradeAddress	Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-76	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	PostcodeCode						Code postal
	Type: udt:CodeType						
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-497						
	Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineOne						Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-498						
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineTwo						Adresse ligne 2
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-499						
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineThree						Adresse ligne 3
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-500						
	Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CityName						Localité
	Type: udt:TextType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-501						
	Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CountryID						Code de pays
	Type: qdt:CountryIDType						
	Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2.						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-502						
	Utiliser: Code d'identification du pays.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CountrySubDivisionName						Subdivision du pays
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-503						
	Utiliser: Subdivision d'un pays.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	DefinedTradeContact						Coordonnées
	Type: ram:TradeContactType						
	Cardinalité: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-74						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

PersonName	Nom du contact
Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-484	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
DepartmentName	Nom du service
Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-485	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TypeCode	Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-486 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-487-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-487 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-488-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-488	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-489-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique du contact, valeur
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-489 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

PostalTradeAddress	Adresse d'expédition
Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-75	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-490	
Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-491	
Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-492	
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-493	
Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-494	
Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-495	
Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-496	
Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	URIUniversalCommunication		Détails sur une adresse électronique		
	Type: ram:UniversalCommunicationType				
	Cardinalité: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-482-00				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Utilisé dans:		X		
		URIID		Payeur Adresse électronique	
		Type: udt:IDType			
		Cardinalité: 1 .. 1			
		EN16931-ID: BT-X-482			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X			
		schemeID		Identifiant du schéma	
		Type: xs:token			
		Cardinalité: required			
		EN16931-ID: BT-X-482-0			
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Utilisé dans:		X		
		SpecifiedTaxRegistration		Détails sur l'enregistrement fiscal	
		Type: ram:TaxRegistrationType			
		Cardinalité: 0 .. 1			
		EN16931-ID: BT-X-481-00			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X			
		ID		Identifiant à la TVA	
		Type: udt:IDType			
		Cardinalité: 1 .. 1			
		EN16931-ID: BT-X-481			
	Règle de gestion: BR-FXEXT-03 CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Utilisé dans:		X		
		schemeID		Identifiant du régime fiscal	
		Type: xs:token			
		Remarque: VA = TVA identifier			
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-X-481-0					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X			
		TaxApplicableTradeCurrencyExchange		Spécification de la devise de facturation, de la devise locale et du taux de change	
		Type: ram:TradeCurrencyExchangeType			
		Cardinalité: 0 .. 1			
	EN16931-ID: BG-X-41				
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Utilisé dans:		X		
		SourceCurrencyCode		Monnaie de facturation	
		Type: qdt:CurrencyCodeType			
		Cardinalité: 1 .. 1			
		EN16931-ID: BT-X-258			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X			
		TargetCurrencyCode		Monnaie d'origine	
		Type: qdt:CurrencyCodeType			
		Cardinalité: 1 .. 1			
		EN16931-ID: BT-X-259			
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Utilisé dans:		X		
		ConversionRate		Taux de conversion	
		Type: udt:RateType			
		Cardinalité: 1 .. 1			
		EN16931-ID: BT-X-260			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X			

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ConversionRateDateTime	Date du taux de change				
	Type: udt:DateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-261-00					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	DateTimeString	Date du taux de change, valeur				
	Type: extension (xs:string) Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-261					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	format	Date, format				
	Type: xs:string Remarque: Seule la valeur "102" est retenue Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-261-0					
	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	INSTRUCTIONS DE PAIEMENT				
	Type: ram:TradeSettlementPaymentMeansType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-16					
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le paiement.					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		X	X	X	X	X
	TypeCode	Code de type de moyen de paiement				
	Type: qdt:PaymentMeansCodeType Remarque: Les entrées suivantes de la liste de codes UNTDID 4461 [6] peuvent être utilisées: - Instructions permanentes - Virement SEPA - Prélèvement SEPA - Virement local - Virement international hors-SEPA - Prélèvement local - Chèque - Espèces - Transfert de compte sur les livres du même fournisseur de services de paiement - Pas de paiement (ajouter à la balance) - Carte de paiement Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-81					
	Utiliser: Code indiquant le mode selon lequel un paiement doit être ou a été effectué.					
	Règle de gestion: BR-49	Instructions de paiement				
	Règle de gestion: BR-61	Instructions de paiement				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		X	X	X	X	X
	Information	Libellé du moyen de paiement				
	Type: udt:TextType Remarque: Exemple : espèces, carte de crédit, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-82					
	Utiliser: Texte indiquant le mode selon lequel un paiement doit être ou a été effectué.					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		X	X	X	X	X
	ApplicableTradeSettlementFinancialCard	INFORMATIONS CONCERNANT LA CARTE DE PAIEMENT				
	Type: ram:TradeSettlementFinancialCardType Remarque: Utilisé seulement si l'Acheteur a choisi de payer par carte de crédit ou de débit. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-18					
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la carte utilisée pour le paiement.					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		X	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

ID	Numéro de compte primaire de carte de paiement				
	Type: udt:IDType				
	Remarque: Conformément aux exigences générales applicables dans les établissements financiers, il convient qu'une Facture ne comporte jamais l'intégralité du numéro de compte primaire d'une carte, mais seulement les 4 à 6 derniers chiffres.				
	Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-87 Utiliser: Numéro de compte primaire (PAN) de la carte utilisée pour le paiement.				
CardholderName	Nom du titulaire de la carte de paiement				
	Type: udt:TextType				
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-88 Utiliser: Nom du titulaire de la carte de paiement				
	Règle de gestion: BR-51 Informations concernant la carte				
PayerPartyDebtorFinancialAccount	Institution financière de l'acheteur				
	Type: ram:DebtorFinancialAccountType				
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-91-00 Utiliser: Compte à débiter par prélèvement.				
	Règle de gestion: BR-51 Informations concernant la carte				
IBANID	Identifiant du compte débité				
	Type: udt:IDType				
	Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-91 Utiliser: Compte à débiter par prélèvement.				
	Règle de gestion: BR-51 Informations concernant la carte				
AccountName	Nom du compte bancaire débité				
	Type: udt:TextType				
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-216 Utiliser: Le nom du compte de paiement, auprès d'un prestataire de services de paiement, à partir duquel le paiement doit être effectué.				
	Règle de gestion: BR-51 Informations concernant la carte				
PayeePartyCreditorFinancialAccount	VIREMENT				
	Type: ram:CreditorFinancialAccountType				
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-17 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le paiement par virement.				
	Règle de gestion: BR-51 Informations concernant la carte				
IBANID	Identifiant de compte bancaire				
	Type: udt:IDType				
	Remarque: Exemple : IBAN ou numéro de compte national. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84 Utiliser: Identifiant unique du compte bancaire, domicilié dans un établissement financier, sur lequel il convient que soit effectué le paiement.				
	Règle de gestion: BR-50 Informations concernant le compte				
AccountName	Nom du compte bancaire				
	Type: udt:TextType				
	Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-85 Utiliser: Nom d'un compte bancaire, domicilié dans un établissement financier, sur lequel il convient que soit effectué le paiement.				
	Règle de gestion: BR-61 Instructions de paiement				

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ProprietaryID		Identifiant de compte bancaire (hors SEPA)	
	Type: udt:IDType			
	Remarque: Utiliser IBANID quand cela est approprié, sinon utiliser ProprietaryID			
	Cardinalité: 0 .. 1			
	EN16931-ID: BT-84-0			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X
	PayerSpecifiedDebtorFinancialInstitution		Banque de l'acheteur	
	Type: ram:DebtorFinancialInstitutionType			
	Cardinalité: 0 .. 1			
	EN16931-ID: BT-215-00			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X
	BICID		Identifiant du prestataire de services de paiement du compte débité	
	Type: udt:IDType			
	Remarque: Exemple : code BIC ou NCC.			
	Cardinalité: 0 .. 1			
	EN16931-ID: BT-215			
	Utiliser: Identifiant du prestataire de services de paiement auprès duquel est ouvert un compte de paiement.			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:			X
	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution		Identifiant d'établissement financier (dans le cas d'un virement)	
	Type: ram:CreditorFinancialInstitutionType			
	Cardinalité: 0 .. 1			
	EN16931-ID: BT-86-00			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X
	BICID		Identifiant d'établissement financier	
	Type: udt:IDType			
	Remarque: Exemple : code BIC ou NCC.			
	Cardinalité: 1 .. 1			
	EN16931-ID: BT-86			
	Utiliser: Identifiant de l'établissement financier dans lequel est domicilié un compte bancaire.			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:		X	X
	ApplicableTradeTax		VENTILATION DE LA TVA	
	Type: ram:TradeTaxType			
	Cardinalité: 1 .. unbounded			
	EN16931-ID: BG-23			
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la répartition de la TVA par types.			
	Règle de gestion: BR-CO-18	Ventilation de la TVA		
	Règle de gestion: BR-O-11	Hors du périmètre d'application de la TVA		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
				<i>EN 16931 (COMFORT)</i>
				<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X
	CalculatedAmount		Montant de la taxe pour le type de TVA	
	Type: udt:AmountType			
	Remarque: S'obtient en multipliant la Base d'imposition du type de TVA par le Taux de type de TVA du type correspondant.			
	Cardinalité: 1 .. 1			
	EN16931-ID: BT-117			
	Utiliser: Montant total de la TVA pour un type donné de TVA.			
	Règle de gestion: BR-46	Ventilation de la TVA		
	Règle de gestion: BR-CO-14	Totaux du document		
	Règle de gestion: BR-CO-17	Ventilation de la TVA		
	Règle de gestion: BR-AE-9	Autoliquidation de TVA		
	Règle de gestion: BR-E-9	Exempté de TVA		
	Règle de gestion: BR-G-9	Exempté de TVA pour Export hors UE		
	Règle de gestion: BR-IC-9	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire		
	Règle de gestion: BR-IG-9	IGIC (Iles Canaries)		
	Règle de gestion: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)		
	Règle de gestion: BR-O-9	Hors du périmètre d'application de la TVA		
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09b			
	Règle de gestion: BR-Z-9	Taux de TVA zéro		

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X	X	X	X
TypeCode		Type de taxe (code)			
Type: qdt:TaxTypeCodeType					
Remarque: Valeur fixe = "VAT"					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-118-0					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X	X	X	X
ExemptionReason		Motif d'exonération de la TVA			
Type: udt:TextType					
Remarque: Articles 226 items 11 to 15 Directive 2006/112/EN					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-120					
Utiliser: Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.					
Règle de gestion: BR-AE-10		Autoliquidation de TVA			
Règle de gestion: BR-E-10		Exempté de TVA			
Règle de gestion: BR-G-10		Exempté de TVA pour Export hors UE			
Règle de gestion: BR-IC-10		Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire			
Règle de gestion: BR-IG-10		IGIC (Iles Canaries)			
Règle de gestion: BR-IP-10		IPSI (Ceuta/Melilla)			
Règle de gestion: BR-O-10		Hors du périmètre d'appliaion de la TVA			
Règle de gestion: BR-S-10		Taux de TVA standard			
Règle de gestion: BR-Z-10		Taux de TVA zéro			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X	X	X	X
BasisAmount		Base d'imposition du type de TVA			
Type: udt:AmountType					
Remarque: Somme du montant net des lignes de facture, moins les remises plus les charges ou frais au niveau du document qui sont assujettis à un code et à un taux de type de TVA spécifiques (si le Taux de type de TVA est applicable).					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-116					
Utiliser: Somme de tous les montants imposables assujettis à un code et à un taux de type de TVA spécifiques (si le Taux de type de TVA est applicable).					
Règle de gestion: BR-45		Ventilation de la TVA			
Règle de gestion: BR-CO-17		Ventilation de la TVA			
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08					
Règle de gestion: BR-IG-9		IGIC (Iles Canaries)			
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08					
Règle de gestion: BR-IP-9		IPSI (Ceuta/Melilla)			
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09b					
Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:		X	X	X	X
LineTotalBasisAmount		Montant de ligne pour un taux			
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-262					
Utiliser: Un montant utilisé comme base de calcul de la TVA, de la taxe ou des droits de douane					
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
Utilisé dans:					X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	AllowanceChargeBasisAmount Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-263	Assiette des remises et charges d'en-tête
	Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	CategoryCode Type: qdt:TaxCategoryCodeType Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées: - Liable for VAT in a standard way - Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero). - Exempt from VAT/IGIC/IPSI. - Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU. - Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI. - Liable for IGIC (Canary) tax - Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118 Utiliser: Identification codée d'un type de TVA.	Code de type de TVA

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-47	Ventilation de la TVA
Règle de gestion: BR-AE-1	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	
Règle de gestion: BR-AE-9	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-10	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-E-1	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	
Règle de gestion: BR-E-9	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-10	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	
Règle de gestion: BR-G-9	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-10	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	
Règle de gestion: BR-IC-9	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-10	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-11	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-12	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
Règle de gestion: BR-IG-9	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-10	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
Règle de gestion: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-1	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	
Règle de gestion: BR-O-9	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-O-10	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-O-11	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-O-12	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-O-13	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-O-14	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-S-1	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-80	
Règle de gestion: BR-S-10	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-Z-1	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08	
Règle de gestion: BR-Z-9	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-10	Taux de TVA zéro
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans: X X X X	
ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA en code
Type: udt:CodeType Remarque: Liste de codes issue et maintenue par le CEF Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-121 Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	
Règle de gestion: BR-AE-10	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-E-10	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-G-10	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-IC-10	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IG-10	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-10	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-S-10	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-Z-10	Taux de TVA zéro

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X		X	X
TaxPointDate					Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée
Type: udt:DateType					
Remarque: Cette disposition ne s'applique pas en Allemagne. Utilisez plutôt la date de livraison.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-7-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
DateString					Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée
Type: extension (xs:string)					
Remarque: La date d'exigibilité correspond généralement à la date à laquelle les biens ont été livrés ou les services achevés (fait générateur). Il existe quelques variations. Pour plus d'informations, voir l'Article 226 (7) de la Directive 2006/112/CE du Conseil [2].					
Cet élément est requis si la Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée diffère de la Date d'émission de la facture.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-7					
Utiliser: Date à laquelle la TVA devient imputable pour le Vendeur et pour l'Acheteur dans la mesure où cette date peut être déterminée et diffère de la date d'émission de la facture, conformément à la directive TVA.					
Règle de gestion: BR-CO-3		Facture			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
format					Date, format
Type: xs:string					
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
Cardinalité: required					
EN16931-ID: BT-7-0					
			Code	Nom de code	
			102	CCYYMMDD	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:				X	X
DueDateTypeCode					Date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code
Type: qdt:TimeReferenceCodeType					
Remarque: Le code doit être choisi parmi les valeurs suivantes issues de l'UNTDID 2005 [6]:					
- Date de la facture					
- Date de livraison					
- Date de paiement					
La date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en code est utilisé lorsque la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas connue au moment de l'envoi de la facture. L'utilisation du BT-8 est donc exclusive de celle du BT-7 et inversement.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-8					
Utiliser: Code spécifiant la date à laquelle la TVA devient imputable pour le Vendeur et pour l'Acheteur					
			Code	Nom de code	
			5	Date of invoice	
			29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site	
			72	Payment date	
Règle de gestion: BR-CO-3		Facture			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X		X	X
RateApplicablePercent					Taux de type de TVA
Type: udt:PercentType					
Remarque: Le Code de type de TVA et le Taux de type de TVA doivent être cohérents.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-119					
Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable au type de TVA correspondant.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-48	Ventilation de la TVA
Règle de gestion: BR-CO-17	Ventilation de la TVA
Règle de gestion: BR-IG-8	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-9	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09	
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X X X X
BillingSpecifiedPeriod	PÉRIODE DE FACTURATION
Type: ram:SpecifiedPeriodType	
Remarque: Utilisée pour indiquer le moment où la période couverte par la facture commence et le moment où elle se termine.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-14	
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur la période de facturation.	
Règle de gestion: BR-CO-19	Période de livraison ou de facturation
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X X X X
Description	Description de la période de facturation
Type: udt:TextType	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-264	
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X
StartDateTime	Date de début de période de facturation
Type: udt:DateTimeType	
Remarque: Cette date correspond au premier jour de la période.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-73-00	
Utiliser: Date à laquelle commence la période de facturation.	
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X X X X
DateTimeString	Date de début de période de facturation
Type: extension (xs:string)	
Remarque: Cette date correspond au premier jour de la période.	
Cardinalité: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-73	
Utiliser: Date à laquelle commence la période de facturation.	
Règle de gestion: BR-29	Période de facturation
Règle de gestion: BR-30	Période de facturation d'une ligne
Règle de gestion: BR-CO-19	Période de livraison ou de facturation
Règle de gestion: BR-IC-11	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X X X X
format	Date, format
Type: xs:string	
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue	
Cardinalité: required	
EN16931-ID: BT-73-0	
	Code Nom de code
	102 CCYYMMDD
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X X X X
EndDateTime	Date de fin de période de facturation
Type: udt:DateTimeType	
Remarque: Cette date correspond au dernier jour de la période.	
Cardinalité: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-74-00	
Utiliser: Date à laquelle se termine la période de facturation.	
Utilisé dans:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X X X X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString	Date de fin de période de facturation					
	Type: extension (xs:string)						
	Remarque: Cette date correspond au dernier jour de la période.						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-74						
	Utiliser: Date à laquelle se termine la période de facturation.						
	Règle de gestion: BR-29		Période de facturation				
	Règle de gestion: BR-30		Période de facturation d'une ligne				
	Règle de gestion: BR-CO-19		Période de livraison ou de facturation				
	Règle de gestion: BR-IC-11		Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire				
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Utilisé dans:		X	X	X	X		
	format	Date, format					
	Type: xs:string						
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue						
	Cardinalité: required						
	EN16931-ID: BT-74-0						
	<i>Code Nom de code</i>						
	102 CCYYMMDD						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
		SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>	REMISES AU NIVEAU DU DOCUMENT				
Type: ram:TradeAllowanceChargeType							
Remarque: Les déductions telles que la taxe retenue à la source peuvent donc être spécifiés dans ce groupe.							
Cardinalité: 0 .. unbounded							
EN16931-ID: BG-20							
Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les remises applicables à la Facture dans son ensemble.							
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Utilisé dans:		X	X	X	X		
		ChargeIndicator	Indicateur de réduction				
		Type: udt:IndicatorType					
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BG-20-0						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
	Utilisé dans:		X	X	X	X	
		Indicator	Indicateur de réduction, valeur				
		Type: xs:boolean					
		Remarque: Réduction => false					
		Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-20-1							
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Utilisé dans:		X	X	X	X		
		SequenceNumeric	Séquence de calcul				
		Type: udt:NumericType					
		Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-265						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
	Utilisé dans:					X	
		CalculationPercent	Pourcentage de remise au niveau du document				
		Type: udt:PercentType					
		Cardinalité: 0 .. 1					
		EN16931-ID: BT-94					
Utiliser: Pourcentage pouvant être utilisé conjointement avec l'Assiette de la remise au niveau du document pour calculer le Montant de la remise au niveau du document.							
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Utilisé dans:		X	X	X	X		
		BasisAmount	Assiette de la remise au niveau du document				
		Type: udt:AmountType					
		Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-93						
	Utiliser: Montant de base pouvant être utilisé conjointement avec le Pourcentage de remise au niveau du document pour calculer le Montant de la remise au niveau du document.						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>						
	Utilisé dans:		X	X	X	X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	BasisQuantity	Quantité de base de la remise ou charge				
	Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-266					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X	
	unitCode	Quantité unitaire du prix de base				
	Type: xs:token EN16931-ID: BT-X-267					
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
					X	
	ActualAmount	Montant de la remise au niveau du document				
	Type: udt:AmountType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-92					
	Utiliser: Montant d'une remise de pied, hors TVA.					
	Règle de gestion: BR-31	Remises au niveau du document				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-11	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08					
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		X	X	X	X	X
	ReasonCode	Code de motif de la remise au niveau du document				
	Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Remarque: Le Code de motif de la remise au niveau du document et le Motif de la remise au niveau du document doivent indiquer le même motif de remise. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-98					
	Utiliser: Motif de la remise au niveau du document, exprimé sous forme de code.					
	Règle de gestion: BR-33	Remises au niveau du document				
	Règle de gestion: BR-CO-5	Remises au niveau du document				
	Règle de gestion: BR-CO-21	Remises au niveau du document				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		X	X	X	X	X
	Reason	Motif de la remise au niveau du document				
	Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-97					
	Utiliser: Motif de la remise au niveau du document, exprimé sous forme de texte.					
	Règle de gestion: BR-33	Remises au niveau du document				
	Règle de gestion: BR-CO-5	Remises au niveau du document				
	Règle de gestion: BR-CO-21	Remises au niveau du document				
	Utilisé dans:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		X	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	CategoryTradeTax Type: ram:TradeTaxType Remarque: Value = VAT Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-95-00	Code du type de TVA pour les abattements au niveau du document
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X	
	TypeCode Type: qdt:TaxTypeCodeType Remarque: Valeur fixe = "VAT" Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-95-0	Type de taxe (code)
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X X X X	
	ExemptionReason Type: udt:TextType Remarque: Articles 226 items 11 to 15 Directive 2006/112/EN Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-173 Utiliser: Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	Motif d'exonération de la TVA de la remise au niveau du document
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CategoryCode Type: qdt:TaxCategoryCodeType Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées: - Liable for VAT in a standard way - Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero). - Exempt from VAT/IGIC/IPSI. - Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU. - Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI. - Liable for IGIC (Canary) tax - Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-95 Utiliser: Identification codée du type de TVA applicable à la remise au niveau du document.	Code de type de TVA de la remise au niveau du document

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-32	Remises au niveau du document
Règle de gestion: BR-AE-1	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-3	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-6	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	
Règle de gestion: BR-E-1	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-3	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-6	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	
Règle de gestion: BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-3	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-6	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	
Règle de gestion: BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-3	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-6	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	
Règle de gestion: BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-3	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-6	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
Règle de gestion: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
Règle de gestion: BR-O-1	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-3	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-6	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	
Règle de gestion: BR-O-13	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-S-1	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-3	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-6	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	
Règle de gestion: BR-Z-1	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-3	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-6	Taux de TVA zéro
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X	
ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA de la remise au niveau du document en code
Type: udt:CodeType Remarque: Liste de codes VATEX (motifs et spécifications d'exonération de la TVA). La liste VATEX doit être mise à jour par un organisme qui sera désigné par le CEN/TC434. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-174 Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X	
RateApplicablePercent	Taux de TVA de la remise au niveau du document
Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96 Utiliser: Le taux de TVA applicable à la réduction au niveau du document et indiqué en pourcentage	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-AE-6	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-E-6	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-G-6	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-IC-6	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IG-6	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-8	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-6	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-S-6	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	
Règle de gestion: BR-Z-6	Taux de TVA zéro
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	CHARGES OU FRAIS AU NIVEAU DU DOCUMENT
Type: ram:TradeAllowanceChargeType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-21 Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les charges et frais et les taxes autres que la TVA applicables à la Facture dans son ensemble.	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
ChargeIndicator	Indicateur de supplément
Type: udt:IndicatorType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-0	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
Indicator	Indicateur de supplément, valeur
Type: xs:boolean Remarque: Supplément => true Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-21-1	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
SequenceNumeric	Séquence de calcul
Type: udt:NumericType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-268	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	
CalculationPercent	Pourcentage de charges ou frais au niveau du document
Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-101 Utiliser: Pourcentage pouvant être utilisé conjointement avec l'Assiette des charges ou frais au niveau du document pour calculer le Montant des charges ou frais au niveau du document.	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
BasisAmount	Assiette des charges ou frais au niveau du document
Type: udt:AmountType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-100 Utiliser: Montant de base pouvant être utilisé conjointement avec le Pourcentage de charges ou frais au niveau du document pour calculer le Montant des charges ou frais au niveau du document.	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X X X X	
BasisQuantity	Quantité de base de la remise ou charge
Type: udt:QuantityType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-269	
Utilisé dans: MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

unitCode	Quantité unitaire du prix de base				
Type: xs:token EN16931-ID: BT-X-270					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
ActualAmount	Montant des charges ou frais au niveau du document				
Type: udt:AmountType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-99					
Utiliser: Montant des charges et frais, hors TVA.					
Règle de gestion: BR-36	Charges ou frais au niveau du document				
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-12	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-Z-08					
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
ReasonCode <Document level charge reason code>	Code de motif des charges ou frais au niveau du document				
Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Remarque: Utiliser les entrées de la liste de codes UNTDID 7161 [6]. Le Code de motif des charges ou frais au niveau du document et le Motif des charges ou frais au niveau du document doivent indiquer le même motif de frais. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-105					
Utiliser: Motif des charges ou frais au niveau du document, exprimé sous forme de code.					
Règle de gestion: BR-38	Charges ou frais au niveau du document				
Règle de gestion: BR-CO-6	Remises au niveau du document				
Règle de gestion: BR-CO-22	Charges ou frais au niveau du document				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
ReasonCode <Document level non-VAT tax code>	Code de motif des Taxes (hors TVA) au niveau du document				
Type: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Remarque: Utilisez les entrées de la liste de codes UNTDID 5153 [6]. Le code fiscal hors TVA au niveau du document et le motif de la taxe ou de la redevance au niveau du document doivent indiquer le même type de taxe. Il convient d'utiliser soit le code BT-177, soit le code BT-105, mais pas les deux. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-177					
Utiliser: Motif des Taxes au niveau du document, exprimé sous forme de code.					
Règle de gestion: BR-38	Charges ou frais au niveau du document				
Règle de gestion: BR-CO-6	Remises au niveau du document				
Règle de gestion: BR-CO-22	Charges ou frais au niveau du document				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Utilisé dans:					X
listID	Document level non-VAT tax code list identifier				
Type: xs:token Remarque: Value = 5153 EN16931-ID: BT-177-1					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:					X
Reason	Motif des charges ou frais au niveau du document				
Type: udt:TextType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-104					
Utiliser: Motif des charges ou frais au niveau du document, exprimé sous forme de texte.					
Règle de gestion: BR-38	Charges ou frais au niveau du document				
Règle de gestion: BR-CO-6	Remises au niveau du document				
Règle de gestion: BR-CO-22	Charges ou frais au niveau du document				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X
CategoryTradeTax	Détails sur les informations de taxe				
Type: ram:TradeTaxType					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-102-00					
Utiliser: Une séquence finie de caractères.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X
TypeCode	Type de taxe (code)				
Type: qdt:TaxTypeCodeType					
Remarque: Valeur fixe = "VAT"					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-102-0					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X	X	X	X
ExemptionReason	Motif d'exonération de la TVA des charges ou frais au niveau du document				
Type: udt:TextType					
Remarque: Articles 226 items 11 to 15 Directive 2006/112/EN					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-175					
Utiliser: Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:					X
CategoryCode	Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document				
Type: qdt:TaxCategoryCodeType					
Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées:					
- Liable for VAT in a standard way					
- Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero).					
- Exempt from VAT/IGIC/IPSI.					
- Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply.					
- VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules.					
- VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU.					
- Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI.					
- Liable for IGIC (Canary) tax					
- Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-102					
Utiliser: Identification codée du type de TVA applicable aux charges ou frais au niveau du document.					

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-37	Charges ou frais au niveau du document
Règle de gestion: BR-AE-1	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-4	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-AE-7	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	
Règle de gestion: BR-E-1	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-4	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-E-7	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	
Règle de gestion: BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-4	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-G-7	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	
Règle de gestion: BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-4	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IC-7	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	
Règle de gestion: BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-4	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-7	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
Règle de gestion: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
Règle de gestion: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-1	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-4	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-O-7	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	
Règle de gestion: BR-O-14	Hors du périmètre d'application de la TVA
Règle de gestion: BR-S-1	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-4	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-S-7	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	
Règle de gestion: BR-Z-1	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-4	Taux de TVA zéro
Règle de gestion: BR-Z-7	Taux de TVA zéro
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X X X X
ExemptionReasonCode	Motif d'exonération de la TVA des charges ou frais au niveau du document en code
Type: udt:CodeType Remarque: Liste de codes VATEX (motifs et spécifications d'exonération de la TVA). La liste VATEX doit être mise à jour par un organisme qui sera désigné par le CEN/TC434. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-176 Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
RateApplicablePercent	Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document
Type: udt:PercentType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103 Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable aux charges ou frais au niveau du document.	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-AE-7	Autoliquidation de TVA
Règle de gestion: BR-E-7	Exempté de TVA
Règle de gestion: BR-G-7	Exempté de TVA pour Export hors UE
Règle de gestion: BR-IC-7	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Règle de gestion: BR-IG-7	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IG-8	IGIC (Iles Canaries)
Règle de gestion: BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Règle de gestion: BR-O-7	Hors du périmètre d'appliaion de la TVA
Règle de gestion: BR-S-7	Taux de TVA standard
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	
Règle de gestion: BR-Z-7	Taux de TVA zéro
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X X X X
SpecifiedLogisticsServiceCharge	Informations détaillées sur les frais de service logistique
Type: ram:LogisticsServiceChargeType Synonyme: Frais de transport et d'emballage Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-42	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
Description	Description des frais de service
Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-271	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
AppliedAmount	Montant des frais de service
Type: udt:AmountType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-272	
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-12	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09	
Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
AppliedTradeTax	Informations fiscales détaillées
Type: ram:TradeTaxType Cardinalité: 1 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-273-00	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X
TypeCode	Type de taxe (code)
Type: qdt:TaxTypeCodeType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273-0	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	ExemptionReason Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-591 Utiliser: Énoncé expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	Motif d'exonération de la TVA
	Utilisé dans:	X
	CategoryCode Type: qdt:TaxCategoryCodeType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273 Utiliser: Identification codée d'un type de TVA.	Code de type de TVA
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AE-08	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-IC-08	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-G-08	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-O-08	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-E-08	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AG-08	
	Règle de gestion: BR-FXEXT-AF-08	
	Utilisé dans:	X
	ExemptionReasonCode Type: udt:CodeType Remarque: Liste de codes issue et maintenue par le CEF Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-592 Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	Motif d'exonération de la TVA en code
	Utilisé dans:	X
	RateApplicablePercent Type: udt:PercentType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-274 Règle de gestion: BR-FXEXT-S-08 Règle de gestion: BR-FXEXT-S-09	Taux de type de TVA
	Utilisé dans:	X
	SpecifiedTradePaymentTerms Type: ram:TradePaymentTermsType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-20-00	Détails sur les conditions de paiement
	Utilisé dans:	X
	Description Type: udt:TextType Remarque: Cet élément peut contenir plusieurs lignes et plusieurs termes. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-20 Utiliser: Description textuelle des conditions de paiement applicables au montant à payer (y compris la description des pénalités éventuelles).	Conditions de paiement
	Règle de gestion: BR-CO-25 Facture	
	Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DueDateDateTime	Date d'échéance				
	Type: udt:DateTimeType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-9-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	
	DateTimeString	Date d'échéance				
	Type: extension (xs:string)					
	Remarque: La date d'échéance correspond à la date à laquelle le paiement net est dû. Pour les paiements partiels, il s'agit de la première date d'échéance nette. La description correspondant à des conditions de paiement plus complexes est indiquée dans le BT-20.					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-9					
	Utiliser: Date à laquelle le paiement est dû.					
	Règle de gestion: BR-CO-25	Facture				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	
	format	Date, format				
	Type: xs:string					
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
	Cardinalité: required					
	EN16931-ID: BT-9-0					
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	
	DirectDebitMandateID	Identifiant de référence de mandat				
	Type: udt:IDType					
	Remarque: Élément d'information obligatoire en cas de prélèvement SEPA.					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-89					
	Utiliser: Identifiant unique attribué par le Bénéficiaire, utilisé comme référence pour le mandat de prélèvement automatique.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:	X	X	X	X	
	PartialPaymentAmount	Montant d'un paiement partiel				
	Type: udt:AmountType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-275					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	ApplicableTradePaymentPenaltyTerms	Détail sur les conditions de pénalité				
	Type: ram:TradePaymentPenaltyTermsType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BG-X-43					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	BasisDateTime	Date de référence à laquelle le paiement est dû				
	Type: udt:DateTimeType					
	Cardinalité: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-276-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	DateTimeString	Date de référence à laquelle le paiement est dû, valeur				
	Type: extension (xs:string)					
	Cardinalité: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-276					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Utilisé dans:				X	
	format	Date, format				
	Type: xs:string					
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue					
	Cardinalité: required					
	EN16931-ID: BT-X-276-0					
		Code	Nom de code			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	BasisPeriodMeasure								Maturity Period
	Type: udt:MeasureType								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-277								
	Utiliser: La période d'échéance, par exemple sous forme de nombre de jours (15 jours).								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	unitCode								Période d'échéance, unité
	Type: xs:token								
	Cardinalité: required								
	EN16931-ID: BT-X-278								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	BasisAmount								Montant d'application des pénalités
	Type: udt:AmountType								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-279								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	CalculationPercent								Pourcentage d'application des pénalités
	Type: udt:PercentType								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-280								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	ActualPenaltyAmount								Montant de pénalité
	Type: udt:AmountType								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-281								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	ApplicableTradePaymentDiscountTerms								Détail sur les conditions d'escompte
	Type: ram:TradePaymentDiscountTermsType								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BG-X-44								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	BasisDateTime								Date de référence à laquelle le paiement est dû
	Type: udt:DateTimeType								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-282-00								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	DateTimeString								Date de référence à laquelle le paiement est dû, valeur
	Type: extension (xs:string)								
	Cardinalité: 1 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-282								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	format								Date, format
	Type: xs:string								
	Remarque: Seule la valeur "102" est retenue								
	Cardinalité: required								
	EN16931-ID: BT-X-282-0								
				Code	Nom de code				
				102	CCYYMMDD				
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	BasisPeriodMeasure								Maturity period
	Type: udt:MeasureType								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-283								
	Utiliser: La période d'échéance, par exemple sous forme de nombre de jours (15 jours).								

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	unitCode						Période d'échéance, unité
	Type: xs:token						
	EN16931-ID: BT-X-284						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	BasisAmount						Montant d'application de l'escompte
	Type: udt:AmountType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-285						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	CalculationPercent						Pourcentage d'application de l'escompte
	Type: udt:PercentType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-286						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	ActualDiscountAmount						Montant de l'escompte
	Type: udt:AmountType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-287						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	PayeeTradeParty						Divergent bénéficiaire par paiement
	Type: ram:TradePartyType						
	Remarque: Le rôle du bénéficiaire peut être rempli par une autre partie que le vendeur, par ex. un service d'affacturage. CE GROUPE N'EST UTILISÉ QU'EN CAS DE MULTIPLES BENEFICIAIRES (par exemple retenue à la source ou paiement fractionné)						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-77						
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur le Bénéficiaire, c'est-à-dire le rôle qui reçoit le paiement, EN CAS DE MULTIPLES BENEFICIAIRES						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	ID						ID du destinataire alternatif de la facture
	Type: udt:IDType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-506						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	GlobalID						Deviating invoice payer global identifier
	Type: udt:IDType						
	Remarque: GlobalID, si un identifiant global existe et peut être déterminé dans le @schemeID, sinon utiliser ID						
	Synonyme: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
	Cardinalité: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BT-X-507						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	schemeID						Identifiant du régime du bénéficiaire
	Type: xs:token						
	Remarque: S'il est utilisé, l'identifiant du schéma doit être choisi parmi les entrées de liste publiée par l'agence de maintenance ISO 6523.						
	Cardinalité: required						
	EN16931-ID: BT-X-507-0						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	Name						Nom/raison sociale du bénéficiaire divergent
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Doit être utilisé lorsque le bénéficiaire est différent du vendeur. Le nom du bénéficiaire peut toutefois être le même que celui du vendeur.						
	Cardinalité: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-504						
	Utiliser: Le nom du bénéficiaire.						

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	RoleCode						Rôle (code)
	Type: qdt:PartyRoleCodeType						
	Remarque: A choisir dans l'UNTDID 3035.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-511						
	Utiliser: Un code qualifiant le rôle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	SpecifiedLegalOrganization						Détails sur l'organisation
	Type: ram:LegalOrganizationType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-508-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	ID						Identifiant de l'organisation légale du lieu
	Type: udt:IDType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-508						
	Utiliser: Identifiant délivré par un organisme d'enregistrement officiel, qui identifie la contrepartie comme une entité juridique ou une personne morale.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	schemeID						Schéma de l'identifiant de l'organisation légale du lieu de livraison alternatif
	Type: xs:token						
	Remarque: Si aucun schéma d'identification n'est précisé, il devrait être connu de l'Acheteur et du Vendeur, par exemple un identifiant exclusivement utilisé dans l'environnement juridique applicable.						
	EN16931-ID: BT-X-508-0						
	Utiliser: L'identifiant du schéma d'identification de l'identifiant d'enregistrement légal du bénéficiaire.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	TradingBusinessName						Nom commercial
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Celui-ci peut être utilisé s'il est différent du nom du partenaire.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-505						
	Utiliser: Un nom sous lequel le partenaire commercial est connu, s'il est différent du nom du partenaire commercial (également connu sous le nom de l'entreprise).						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	PostalTradeAddress						Adresse postale légale
	Type: ram:TradeAddressType						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-80						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	PostcodeCode						Code postal
	Type: udt:CodeType						
	Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-525						
	Utiliser: Identifier d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	
	LineOne						Adresse ligne 1
	Type: udt:TextType						
	Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale.						
	Cardinalité: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-526						
	Utiliser: Ligne principale d'une adresse.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:					X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	LineTwo Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-527 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	Adresse ligne 2
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	LineThree Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-528 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	Adresse ligne 3
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CityName Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-529 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	Localité
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountryID Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-530 Utiliser: Code d'identification du pays.	Code de pays
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	CountrySubDivisionName Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-531 Utiliser: Subdivision d'un pays.	Subdivision du pays
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DefinedTradeContact Type: ram:TradeContactType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-78	Coordonnées
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	PersonName Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-512	Nom du contact
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	
	DepartmentName Type: udt:TextType Remarque: Si les informations de contact doivent être fournies, le nom de la personne ou le nom du département doit être rempli. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-513	Nom du service
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Utilisé dans: X	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

TypeCode	Type de contact (code)
Type: qdt:ContactTypeCodeType Remarque: A choisir parmi les candidatures de l'UNTDID 3139 Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-514 Utiliser: Code spécifiant le type de contact commercial	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
TelephoneUniversalCommunication	Numéro de téléphone du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-515-00 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CompleteNumber	Numéro de téléphone du contact, valeur
Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-515 Utiliser: Numéro de téléphone du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
FaxUniversalCommunication	Numéro de fax du point de contact
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-516-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CompleteNumber	Numéro de fax du point de contact, valeur
Type: udt:TextType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-516 Utiliser: Numéro de fax du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
EmailURIUniversalCommunication	Adresse électronique du contact
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-517-00 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique du contact, valeur
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-517 Utiliser: Adresse e-mail du point de contact.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PostalTradeAddress	Adresse d'expédition
Type: ram:TradeAddressType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-79	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
PostcodeCode	Code postal
Type: udt:CodeType Remarque: Exemple : code postal ou numéro postal d'acheminement. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-518 Utiliser: Identifiant d'un groupe adressable de propriétés, conforme au service postal concerné.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

LineOne	Adresse ligne 1
Type: udt:TextType Remarque: Généralement, le nom et le numéro de la rue ou la boîte postale. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-519 Utiliser: Ligne principale d'une adresse.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineTwo	Adresse ligne 2
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-520 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
LineThree	Adresse ligne 3
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-521 Utiliser: Ligne supplémentaire d'une adresse, qui peut être utilisée pour donner des précisions et compléter la ligne principale.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CityName	Localité
Type: udt:TextType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-522 Utiliser: Nom usuel de la commune, ville ou village.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountryID	Code de pays
Type: qdt:CountryIDType Remarque: Les listes de pays valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 3166-1 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-2. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-523 Utiliser: Code d'identification du pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
CountrySubDivisionName	Subdivision du pays
Type: udt:TextType Remarque: Exemple : région, comté, état, province, etc. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-524 Utiliser: Subdivision d'un pays.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIUniversalCommunication	Détails sur une adresse électronique
Type: ram:UniversalCommunicationType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
URIID	Adresse électronique
Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Utilisé dans:	X
schemeID	Identifiant du schéma
Type: xs:token Cardinalité: required EN16931-ID: BT-X-510-0	

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	SpecifiedTaxRegistration								Détails sur l'enregistrement fiscal
	Type: ram:TaxRegistrationType								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-509-00								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	ID								Identifiant à la TVA
	Type: udt:IDType								
	Cardinalité: 1 .. 1								
	EN16931-ID: BT-X-509								
	Règle de gestion: BR-FXEXT-03								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	schemeID								Identifiant du régime fiscal
	Type: xs:token								
	Remarque: VA = TVA identifier								
	Cardinalité: required								
	EN16931-ID: BT-X-509-0								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:							X	
	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation								TOTAUX DU DOCUMENT
	Type: ram:TradeSettlementHeaderMonetarySummationType								
	Cardinalité: 1 .. 1								
	EN16931-ID: BG-22								
	Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur les totaux monétaires de la Facture.								
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:	X	X	X	X	X	X	X	
	LineTotalAmount								Somme du montant net des lignes de facture
	Type: udt:AmountType								
	Cardinalité: 1 .. 1								
	EN16931-ID: BT-106								
	Utiliser: Somme du montant net de toutes les lignes de la Facture.								
	Règle de gestion: BR-12								Totaux du document
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-10								CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	X	X	
	Cardinalité divergente:		1..1	1..1	1..1	1..1	1..1	1..1	
	ChargeTotalAmount								Somme des charges ou frais au niveau du document
	Type: udt:AmountType								
	Remarque: Les frais appliqués au niveau des lignes sont inclus dans le Montant net de ligne de facture utilisé dans la Somme du montant net des lignes de facture.								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-108								
	Utiliser: Somme de toutes les charges ou frais au niveau du document de la Facture.								
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-12								CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
	Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13								CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
				<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Utilisé dans:		X	X	X	X	X	X	
	AllowanceTotalAmount								Somme des remises au niveau du document
	Type: udt:AmountType								
	Remarque: Les remises appliquées au niveau des lignes sont incluses dans le Montant net de ligne de facture utilisé dans la Somme du montant net des lignes de facture.								
	Cardinalité: 0 .. 1								
	EN16931-ID: BT-107								
	Utiliser: Somme de toutes les remises au niveau du document de la Facture.								

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-11	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
TaxBasisTotalAmount	Montant total de la facture hors TVA				
Type: udt:AmountType					
Remarque: Le Montant total de la facture hors TVA correspond à la Somme du montant net des lignes de facture, moins la Somme des remises au niveau du document, plus la Somme des charges ou frais au niveau du document.					
Cardinalité: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-109					
Utiliser: Montant total de la Facture, sans la TVA.					
Règle de gestion: BR-13	Totaux du document				
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended				
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-15					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
TaxTotalAmount <VAT total amount>	Montant total de TVA				
Type: udt:AmountType					
Remarque: Le Montant total de la facture TVA comprise correspond à la somme de tous les montants de TVA des différents types de TVA.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-110					
Utiliser: Montant total de la TVA de la Facture.					
Règle de gestion: BR-CO-14	Totaux du document				
Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-15					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
currencyID	Code de devise de facturation				
Type: xs:token					
EN16931-ID: BT-110-0					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency>	Montant total de la facture TVA comprise dans la devise de comptabilisation				
Type: udt:AmountType					
Remarque: Doit être utilisé lorsque la Devise de comptabilisation de la TVA diffère du Code de devise de facturation. La Devise de comptabilisation de la TVA n'est pas utilisée dans le calcul des totaux de la Facture. Les listes de devises valides sont enregistrées auprès de l'Agence de maintenance de la norme ISO 4217 « Codes pour la représentation des monnaies et types de fonds ». Il est recommandé d'utiliser la représentation alpha-3.					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-111					
Utiliser: Montant total de la TVA exprimé dans la devise de comptabilisation acceptée ou exigée dans le pays du Vendeur.					
Règle de gestion: BR-53	Totaux du document				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
currencyID	Devise de comptabilisation de la TVA				
Type: xs:token					
EN16931-ID: BT-111-0					
BT-111-0					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X	X	X	X
RoundingAmount	Montant de l'arrondi				
Type: udt:AmountType					
Cardinalité: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-114					
Utiliser: Montant à ajouter au montant total de la facture pour arrondir le montant à payer.					
Règle de gestion: BR-CO-16	Totaux du document				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X	X	X	X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	GrandTotalAmount Type: udt:AmountType Remarque: Le Montant total de la facture avec TVA comprise correspond au Montant total de la facture hors TVA auquel s'ajoute le Montant total de la facture TVA comprise. Le Montant total de la facture avec TVA comprise doit être supérieur ou égal à zéro. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-112 Utiliser: Montant total de la Facture, avec la TVA.	Montant total de la facture avec TVA comprise
	Règle de gestion: BR-14 Totaux du document Règle de gestion: BR-FXEXT-CO-15 Règle de gestion: BR-CO-16 Totaux du document	
	Utilisé dans: X X X X X	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	TotalPrepaidAmount Type: udt:AmountType Remarque: Ce montant est déduit du montant total de la facture, TVA comprise, afin de calculer le montant à régler. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-113 Utiliser: Le montant total des sommes versées à l'avance. Règle de gestion: BR-CO-16 Totaux du document	Montant payé
	Utilisé dans: X X X X	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	DuePayableAmount Type: udt:AmountType Remarque: Ce montant correspond au Montant total de la facture avec TVA comprise, moins le Montant payé qui a été payé par anticipation. Ce montant est égal à zéro si la Facture a été entièrement payée. Il est négatif si le Montant payé est supérieur au Montant total de la facture avec TVA comprise. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-115 Utiliser: Encours dont le paiement est demandé. Règle de gestion: BR-15 Totaux du document Règle de gestion: BR-CO-16 Totaux du document Règle de gestion: BR-CO-25 Facture	Montant à payer
	Utilisé dans: X X X X X	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	SpecifiedFinancialAdjustment Type: ram:FinancialAdjustmentType Cardinalité: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-34 Utiliser: Un groupe d'éléments d'information contenant des informations sur les créances externes.	Créances de tiers
	Utilisé dans: X	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Reason Type: udt:TextType Remarque: Cet élément d'information sert à identifier plusieurs éléments d'information "THIRD PARTY PAYMENT". (BG-DEX-09) de manière univoque. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-180 Utiliser: Une description claire de la créance de tiers au sein de la facture.	Description of the third-party receivable.
	Utilisé dans: X	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	ActualAmount Type: udt:AmountType Remarque: Les montants des créances de tiers sont des montants bruts. Aucune ventilation de la TVA n'est effectuée. Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-179	Le montant de la créance de tiers.
	Utilisé dans: X	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

InvoiceReferencedDocument

RÉFÉRENCE À UNE FACTURE ANTÉRIEURE

Type: ram:ReferencedDocumentType

Remarque: À utiliser dans les cas suivants :

- la correction d'une facture précédente
- la facture finale faisant référence à des factures partielles précédentes
- la facture finale faisant référence à des factures de pré-paiement précédentes

Cardinalité: 0 .. unbounded

EN16931-ID: BG-3

Utiliser: Groupe de termes métiers fournissant des informations sur une Facture antérieure qui doit être rectifiée ou faire l'objet d'une facture d'avoir.

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Utilisé dans: X X X X

IssuerAssignedID

Numéro de facture antérieure

Type: udt:IDType

Cardinalité: 1 .. 1

EN16931-ID: BT-25

Utiliser: Numéro de facture antérieure Identification d'une Facture précédemment envoyée par le Vendeur.

Règle de gestion: BR-55 Référence à une facture antérieure

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Utilisé dans: X X X X

TypeCode

Code de type d'incoive précédent

Type: qdt:DocumentCodeType

Remarque: Les mêmes règles que pour le BT-3 s'appliquent.

Cardinalité: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-X-555

Code	Nom de code
71	Request for payment
80	Debit note related to goods or services
81	Credit note related to goods or services
82	Metered services invoice
83	Credit note related to financial adjustments
84	Debit note related to financial adjustments
102	Tax notification
130	Invoicing data sheet
202	Direct payment valuation
203	Provisional payment valuation
204	Payment valuation
211	Interim application for payment
218	Final payment request based on completion of work
219	Payment request for completed units
261	Self billed credit note
262	Consolidated credit note - goods and services
295	Price variation invoice
296	Credit note for price variation
308	Delcredere credit note
325	Proforma invoice
326	Partial invoice
331	Commercial invoice which includes a packing list
380	Commercial invoice
381	Credit note
382	Commission note
383	Debit note
384	Corrected invoice
385	Consolidated invoice
386	Prepayment invoice
387	Hire invoice
388	Tax invoice
389	Self-billed invoice
390	Delcredere invoice
393	Factored invoice
394	Lease invoice
395	Consignment invoice
396	Factored credit note
420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note
456	Debit advice
457	Reversal of debit
458	Reversal of credit

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	Code	Nom de code
	527	Self billed debit note
	532	Forwarder's credit note
	553	Forwarder's invoice discrepancy report
	575	Insurer's invoice
	623	Forwarder's invoice
	633	Port charges documents
	751	Invoice information for accounting purposes
	780	Freight invoice
	817	Claim notification
	870	Consular invoice
	875	Partial construction invoice
	876	Partial final construction invoice
	877	Final construction invoice
	935	Customs invoice
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:		X
FormattedIssueDateTime		Référence à une facture antérieure
Type: qdt:FormattedDateTimeType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-26-00		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X X X X
DateTimeString		Date d'émission de facture antérieure
Type: extension (xs:string)		
Remarque: La Date d'émission de facture antérieure doit être fournie si l'identifiant de facture antérieure n'est pas unique.		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-26		
Utiliser: Date d'émission de facture antérieure		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X X X X
format		Date, format
Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType		
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue		
Cardinalité: required		
EN16931-ID: BT-26-0		
	Code	Nom de code
	102	CCYYMMDD
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X X X X
ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount		Détail de référence d'enregistrement
Type: ram:TradeAccountingAccountType		
Cardinalité: 0 .. unbounded		
EN16931-ID: BT-19-00		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X X X X
Cardinalité		0..1 0..1
divergente:		
ID		Référence comptable de l'acheteur
Type: udt:IDType		
Cardinalité: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-19		
Utiliser: Valeur textuelle spécifiant où imputer les données pertinentes dans les comptes comptables de l'Acheteur.		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Utilisé dans:	X	X X X X
TypeCode		Code de type de référence comptable de l'acheteur
Type: qdt:AccountingAccountTypeCodeType		
Cardinalité: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-290		
	Code	Nom de code
	1	Financial
	2	Subsidiary
	3	Budget
	4	Cost Accounting
	5	Receivable

[illegible]

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

CategoryCode Type: qdt:TaxCategoryCodeType Remarque: Les entrées suivantes de l'UNTDID 5305 [6] sont utilisées: - Liable for VAT in a standard way - Liable for VAT with a percentage rate of 0 (zero). - Exempt from VAT/IGIC/IPSI. - Reverse charge VAT/IGIC/IPSI rules apply. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to Intra-community supply rules. - VAT/IGIC/IPSI not levied due to export outside of the EU. - Sale is not subject to VAT/IGIC/IPSI. - Liable for IGIC (Canary) tax - Liable for IPSI (Ceuta/Melilla) tax Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-296 Utiliser: Identification codée d'un type de TVA.	Code de type de TVA
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
ExemptionReasonCode Type: udt:CodeType Remarque: Liste de codes issue et maintenue par le CEF Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-297 Utiliser: Code expliquant pourquoi un montant est exonéré de TVA.	Motif d'exonération de la TVA en code
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
RateApplicablePercent Type: udt:PercentType Remarque: Le Code de type de TVA et le Taux de type de TVA doivent être cohérents. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-298 Utiliser: Taux de TVA, exprimé sous forme de pourcentage, applicable au type de TVA correspondant.	Taux de type de TVA
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
InvoiceSpecifiedReferencedDocument Type: ram:ReferencedDocumentType Remarque: A utiliser au cas où : - les factures partielles précédentes sont référencées dans une facture finale - les factures de prépaiement précédentes sont référencées dans une facture finale Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-85 Utiliser: Groupe de termes commerciaux fournissant des informations sur le paiement anticipé lié à la facture précédente. La facture individuelle doit être mentionnée de manière à ce que les paiements combinés doivent être répartis par facture.	RÉFÉRENCE À LA FACTURE PRÉCÉDENTE POUR LES PAIEMENTS REÇUS
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
IssuerAssignedID Type: udt:IDType Cardinalité: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-558 Utiliser: Numéro de facture antérieure Identification d'une Facture précédemment envoyée par le Vendeur.	Numéro de facture antérieure
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
TypeCode Type: qdt:DocumentCodeType Remarque: Les mêmes règles que pour le BT-3 s'appliquent. Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-559	Code de type d'incoive précédent
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
FormattedIssueDateTime Type: qdt:FormattedDateTimeType Cardinalité: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-560-00	Référence à une facture antérieure
Utilisé dans:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Explications sur l'utilisation du système CII conformément à la norme CEN/TS16931-3-3 (profil étendu)

	DateTimeString		Date d'émission de facture antérieure							
	Type: extension (xs:string)									
	Remarque: La Date d'émission de facture antérieure doit être fournie si l'identifiant de facture antérieure n'est pas unique.									
	Cardinalité: 1 .. 1									
	EN16931-ID: BT-X-560									
	Utiliser: Date d'émission de facture antérieure									
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>									
	Utilisé dans:			X						
	format		Date, format							
	Type: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType									
Remarque: Seule la valeur "102" est retenue										
Cardinalité: required										
EN16931-ID: BT-X-560-0										
<table><tr><td>Code</td><td>Nom de code</td></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>					Code	Nom de code	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
Code	Nom de code									
102	CCYYMMDD									
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM									
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>										
Utilisé dans:			X							

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-1 Une Facture doit avoir un Identifiant de spécification (BT-24).	Contrôle du processus
BR-2 Une Facture doit avoir un Numéro de facture (BT-1).	Facture
BR-3 Une Facture doit avoir une date d'émission de la facture (BT-2).	Facture
BR-4 Une Facture doit avoir un Code de type de facture (BT-3).	Facture
BR-5 Une Facture doit avoir un Code de devise de la facture (BT-5).	Facture
BR-6 Une Facture doit comporter la Raison sociale du vendeur (BT-27).	Vendeur
BR-7 Une Facture doit comporter la Raison sociale de l'Acheteur (BT-44).	Acheteur
BR-8 Une Facture doit comporter l'Adresse postale du vendeur (BG-5).	Vendeur
BR-9 L'Adresse postale du vendeur (BG-5) doit contenir un Code de pays du vendeur (BT-40).	Vendeur
BR-10 Une Facture doit comporter l'Adresse postale de l'Acheteur (BG-8).	Acheteur
BR-11 L'Adresse postale de l'Acheteur doit contenir un Code de pays de l'acheteur (BT-55).	Acheteur
BR-12 Une Facture doit faire ressortir la Somme des montants nets des lignes de facture (BT-106).	Totaux du document
BR-13 Une Facture doit faire ressortir le Montant total de la facture hors TVA (BT-109).	Totaux du document
BR-14 Une Facture doit faire ressortir le Montant total de la facture TVA comprise (BT-112).	Totaux du document
BR-15 Une Facture doit faire ressortir le Montant à payer (BT-115).	Totaux du document
BR-16 Une Facture doit avoir au moins une ligne de Facture (BG-25).	Facture
BR-17 Le Nom du bénéficiaire (BT-59) doit figurer dans la Facture, si le Bénéficiaire (BG-10) est différent du Vendeur (BG-4).	Bénéficiaire
BR-18 Le Nom du représentant fiscal du vendeur (BT-62) doit figurer dans la Facture, si le Vendeur (BG-4) a un Représentant fiscal du vendeur (BG-11).	Représentant fiscal du vendeur
BR-19 L'Adresse postale du représentant fiscal du vendeur (BG-12) doit figurer dans la Facture, si le Vendeur (BG-4) a un Représentant fiscal du vendeur (BG-11).	Représentant fiscal du vendeur
BR-20 L'Adresse postale du représentant fiscal du vendeur (BG-12) doit contenir le Code de pays du représentant fiscal (BT-69), si le Vendeur (BG-4) a un Représentant fiscal du vendeur (BG-11).	Représentant fiscal du vendeur
BR-21 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Identifiant de ligne de facture (BT-126).	Ligne de facture
BR-22 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit avoir une Quantité facturée (BT-129).	Ligne de facture
BR-23 Une Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Code de l'unité de mesure de la quantité facturée (BT-130).	Ligne de facture
BR-24 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Montant net de ligne de facture (BT-131).	Ligne de facture
BR-25 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit comporter le Nom de l'article (BT-153).	Informations sur l'article
BR-26 Chaque Ligne de facture (BG-25) doit comporter le Prix net de l'article (BT-146).	Détails du prix
BR-27 Le Prix net de l'article (BT-146) ne doit PAS être négatif.	Prix net de l'article
BR-28 Le Prix brut de l'article (BT-148) ne doit PAS être négatif.	Détails du prix
BR-29	Période de facturation

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
	Si la Date de début de période de facturation (BT-73) et la Date de fin de période de facturation (BT-74) sont données alors la Date de fin de période de facturation (BT-74) doit être postérieure ou égale à la Date de début de période de facturation (BT-73).
BR-30	Période de facturation d'une ligne
	Si la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134) et la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) sont données alors la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) doit être postérieure ou égale à la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134).
BR-31	Remises au niveau du document
	Si la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134) et la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) sont données alors la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) doit être postérieure ou égale à la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134).
BR-32	Remises au niveau du document
	Chaque Remise au niveau du document (BG-20) doit être associée à un Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95).
BR-33	Remises au niveau du document
	Chaque Remise au niveau du document (BG-20) doit être associée à un Motif de la remise au niveau du document (BT-97) ou à un Code de motif de la remise au niveau du document (BT-98).
BR-36	Charges ou frais au niveau du document
	Chaque Charge ou frais au niveau du document (BG-21) doit être associée à un Montant des charges ou frais au niveau du document (BT-99).
BR-37	Charges ou frais au niveau du document
	Chaque Charge ou frais au niveau du document (BG-21) doit être associée à un Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102).
BR-38	Charges ou frais au niveau du document
	Chaque Charge ou frais au niveau du document (BG-21) doit être associée à un Motif des charges ou frais au niveau du document (BT-104) ou à un Code de motif des charges ou frais au niveau du document (BT-105).
BR-41	Remises de ligne de facture
	Chaque Remise de ligne de facture (BG-27) doit avoir un Montant de la remise de ligne de facture (BT-136).
BR-42	Remises de ligne de facture
	Chaque Remise de ligne de facture (BG-27) doit être associée à un Motif de la remise de ligne de facture (BT-139) ou à un Code de motif de la remise de ligne de facture (BT-140).
BR-43	Charge ou frais sur ligne de facture
	Chaque Charge ou frais sur ligne de facture (BG-28) doit avoir un Montant des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-141).
BR-44	Charge ou frais sur ligne de facture
	Chaque Charge ou frais sur ligne de facture (BG-28) doit être associée à un Motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-144) ou à un Code de motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-145).
BR-45	Ventilation de la TVA
	Chaque Ventilation de la TVA (BG-23) doit avoir une Base d'imposition du type de TVA (BT-116).
BR-46	Ventilation de la TVA
	Chaque Ventilation de la TVA (BG-23) doit avoir un Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117).
BR-47	Ventilation de la TVA
	Chaque Ventilation de la TVA (BG-23) doit être définie par un Code de type de TVA (BT-118).
BR-48	Ventilation de la TVA
	Chaque Ventilation de la TVA (BG-23) doit avoir un Taux de type de TVA (BT-119), sauf si la Facture n'est pas soumise à la TVA.
BR-49	Instructions de paiement
	Une Instruction de paiement (BG-16) doit spécifier le Code de type de moyen de paiement (BT-81).
BR-50	Informations concernant le compte
	Un Identifiant de compte de paiement (BT-84) doit être mentionné si les informations de Virement (BG-16) sont fournies dans la Facture.
BR-51	Informations concernant la carte
	Les 4 à 6 derniers chiffres du Numéro de compte principal de carte de paiement (BT-87) doivent être mentionnés si les Informations concernant la carte de paiement (BG-18) figurent dans la Facture.
BR-52	Documents justificatifs additionnels
	Chaque Document justificatif additionnel (BG-24) doit comporter une Référence de document justificatif (BT-122).
BR-53	Totaux du document
	Si le Code de devise de comptabilisation de la TVA (BT-6) est présent, alors le Montant total de TVA de la facture exprimée dans la devise de comptabilisation (BT-111) doit être indiqué.
BR-54	Item attributes
	Chaque Attribut d'article (BG-32) doit comporter un Nom d'attribut d'article (BT-160) et une Valeur d'attribut d'article (BT-161).
BR-55	Référence à une facture antérieure
	Chaque Référence à une facture antérieure (BG-3) doit comporter une Référence à une facture antérieure (BT-25).
BR-56	Représentant fiscal du vendeur
	Chaque Représentant fiscal du vendeur (BG-11) doit avoir un Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).
BR-57	Adresse de livraison
	Chaque Adresse de livraison (BG-15) doit contenir un Code du pays de livraison (BT-80).
BR-61	Instructions de paiement

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
	Si le Code de type de moyen de paiement (BT-81) est un virement SEPA, un virement local ou un virement international non SEPA, l'Identifiant de compte de paiement (BT-84) doit être présent.
BR-62	Adresse électronique du vendeur
	L'Adresse électronique du vendeur (BT-34) doit avoir un Identifiant de schéma.
BR-63	Adresse électronique de l'acheteur
	L'Adresse électronique de l'acheteur (BT-49) doit avoir un Identifiant de schéma.
BR-64	Identifiant standard de l'article
	L'Identifiant standard de l'article (BT-157) doit avoir un Identifiant de schéma
BR-65	Identifiant de la classification de l'article
	L'Identifiant de la classification de l'article (BT-158) doit avoir un Identifiant de schéma

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-CO-3	Facture
La date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (BT-7) et le Code de date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (BT-8) sont mutuellement exclusifs.	
BR-CO-4	Ligne de facture
Chaque Ligne de facture (BG-25) doit être classée à l'aide d'un Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151).	
BR-CO-5	Remises au niveau du document
Le Code de motif de la remise au niveau du document (BT-98) et le Motif de la remise au niveau du document (BT-97) doivent indiquer le même type de remise.	
BR-CO-6	Remises au niveau du document
Le Code de motif des charges ou frais au niveau du document (BT-105) et le Motif des charges ou frais au niveau du document (BT-104) doivent indiquer le même type de charges ou frais.	
BR-CO-7	Remises de ligne de facture
Le Code de motif de la remise de ligne de facture (BT-140) et le Motif de la remise de ligne de facture (BT-139) doivent indiquer le même type de motif de remise.	
BR-CO-8	Charges ou frais sur ligne de facture
Le Code de motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-145) et le Motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-144) doivent indiquer le même type de motif de charge ou frais.	
BR-CO-9	Identifiants de TVA
L'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48) doivent comporter un préfixe conforme au code ISO 3166-1 alpha-2 permettant d'identifier le pays par lequel il a été attribué. Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe « EL ».	
BR-CO-10	Totaux du document
Somme des montants nets des lignes de facture (BT-106) = $\sum$ des Montants nets de lignes de facture (BT-131).	
BR-CO-11	Totaux du document
Somme des remises au niveau du document (BT-107) = $\sum$ des Montants de remises au niveau du document (BT-92).	
BR-CO-12	Totaux du document
Somme des charges ou frais au niveau du document (BT-108) = $\sum$ des Montants des charges ou frais au niveau du document (BT-99).	
BR-CO-13	Totaux du document
Montant total de la facture hors TVA (BT-109) = $\sum$ Montants nets des lignes de facture (BT-131) – Somme des remises au niveau du document (BT-107) + Somme des charges ou frais au niveau du document (BT-108).	
BR-CO-14	Totaux du document
Montant total de TVA de la facture (BT-110) = $\sum$ Montants de TVA pour chaque type de TVA (BT-117).	
BR-CO-15	Totaux du document
Montant total de la facture TVA comprise (BT-112) = Montant total de la facture hors TVA (BT-109) + Montant total de TVA de la facture (BT-110).	
BR-CO-16	Totaux du document
Montant à payer (BT-115) = Montant total de la facture TVA comprise (BT-112) - Montant payé (BT-113) + Montant arrondi (BT-114).	
BR-CO-17	Ventilation de la TVA
Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) = Base d'imposition du type de TVA (BT-116) x (Taux de type de TVA (BT-119) / 100), arrondi à deux décimales.	
BR-CO-18	Ventilation de la TVA
Une Facture doit au moins avoir un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23).	
BR-CO-19	Période de livraison ou de facturation
Si la Période de facturation (BG-14) est utilisée, la Date de début de période de facturation (BT-73) et/ou la Date de fin de période de facturation (BT-74) doit être remplie.	
BR-CO-20	Période de facturation d'une ligne
Si la Période de facturation d'une ligne (BG-26) est utilisée, la Date de début de période de facturation d'une ligne (BT-134) et/ou la Date de fin de période de facturation d'une ligne (BT-135) doit être remplie.	
BR-CO-21	Remises au niveau du document
Chaque Remise au niveau du document (BG-20) doit être associée à un Motif de la remise au niveau du document (BT-97) et/ou à un Code de motif de la remise au niveau du document (BT-98).	
BR-CO-22	Charges ou frais au niveau du document
Chaque Charge ou frais au niveau du document (BG-21) doit être associée à un Motif des charges ou frais au niveau du document (BT-104) et/ou à un Code de motif des charges ou frais au niveau du document (BT-105).	
BR-CO-23	Remises de ligne de facture
Chaque Remise de ligne de facture (BG-27) doit être associée à un Motif de la remise de la ligne de facture (BT-139) et/ou à un Code de motif de la remise de ligne de facture (BT-140).	
BR-CO-24	Charges ou frais sur ligne de facture
Chaque Charge ou frais sur ligne de facture (BG-28) doit être associée à un Motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-144) et/ou à un Code de motif des charges ou frais applicables à la ligne de facture (BT-145).	
BR-CO-25	Facture

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
	Si le Montant à payer (BT-115) est positif, la Date d'échéance (BT-9) ou les Conditions de paiement (BT-20) doivent être présentes.
BR-CO-26	Vendeur
	Pour que l'acheteur identifie automatiquement un fournisseur, l'Identifiant du Vendeur (BT-29), l'Identifiant d'enregistrement légal du vendeur (BT-30) et/ou l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31) doivent être présents.

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-AE-1	Autoliquidation de TVA
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Autoliquidation » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) précisément un Code de type de TVA (BT-118) égal à « Autoliquidation ».	
BR-AE-2	Autoliquidation de TVA
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Autoliquidation » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48) et/ou l'Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur (BT-47).	
BR-AE-3	Autoliquidation de TVA
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Autoliquidation » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48) et/ou l'Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur (BT-47).	
BR-AE-4	Autoliquidation de TVA
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Autoliquidation » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48) et/ou l'Identifiant d'enregistrement légal de l'acheteur (BT-47).	
BR-AE-5	Autoliquidation de TVA
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Autoliquidation », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-AE-6	Autoliquidation de TVA
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Autoliquidation », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-AE-7	Autoliquidation de TVA
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Autoliquidation », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-AE-8	Autoliquidation de TVA
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Autoliquidation », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont « Autoliquidation ».	
BR-AE-9	Autoliquidation de TVA
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Autoliquidation », doit être de 0 (zéro).	
BR-AE-10	Autoliquidation de TVA
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Autoliquidation » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121), signifiant « Autoliquidation » ou le Motif d'exonération de la TVA (BT-120) « Autoliquidation » (ou texte standard équivalent dans d'autres langues).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-E-1	Exempté de TVA
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Exonération de TVA » doit comprendre précisément une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) égal à « Exonération de TVA ».	
BR-E-2	Exempté de TVA
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Exonération de TVA » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-E-3	Exempté de TVA
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Exonération de TVA » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-E-4	Exempté de TVA
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exonération de TVA » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-E-5	Exempté de TVA
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Exonération de TVA », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-E-6	Exempté de TVA
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Exonération de TVA », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-E-7	Exempté de TVA
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exonération de TVA », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-E-8	Exempté de TVA
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Exonération de TVA », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont « Exonération de TVA ».	
BR-E-9	Exempté de TVA
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « Exonération de TVA », doit être de 0 (zéro).	
BR-E-10	Exempté de TVA
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Exonération de TVA » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ou un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-G-1	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Exportation hors de l'UE » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) précisément un Code de type de TVA (BT-118) égal à « Exportation hors de l'UE ».	
BR-G-2	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Exportation hors de l'UE » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31) ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-G-3	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Exportation hors de l'UE » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31) ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-G-4	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exportation hors de l'UE » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31) ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-G-5	Exempté de TVA pour Export hors UE
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Exportation hors de l'UE », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-G-6	Exempté de TVA pour Export hors UE
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Exportation hors de l'UE », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-G-7	Exempté de TVA pour Export hors UE
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exportation hors de l'UE », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-G-8	Exempté de TVA pour Export hors UE
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Exportation hors de l'UE », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-G-9	Exempté de TVA pour Export hors UE
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Exportation hors de l'UE », doit être de 0 (zéro).	
BR-G-10	Exempté de TVA pour Export hors UE
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Exportation hors de l'UE » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121), signifiant « Exportation hors de l'UE » ou le Motif d'exonération de la TVA (BT-120) « Exportation hors de l'UE » (ou texte standard équivalent dans d'autres langues).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-IC-1	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Livraison intracommunautaire » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) précisément un Code de type de TVA (BT-118) égal à « Livraison intracommunautaire ».	
BR-IC-2	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Livraison intracommunautaire » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-IC-3	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Livraison intracommunautaire » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-IC-4	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Livraison intracommunautaire » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) et l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-IC-5	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Livraison intracommunautaire », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-IC-6	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Livraison intracommunautaire », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-IC-7	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Livraison intracommunautaire », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-IC-8	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Livraison intracommunautaire », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont « Livraison intracommunautaire ».	
BR-IC-9	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Livraison intracommunautaire », doit être de 0 (zéro).	
BR-IC-10	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Livraison intracommunautaire » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121), signifiant « Livraison intracommunautaire » ou le Motif d'exonération de la TVA (BT-120) « Livraison intracommunautaire » (ou texte standard équivalent dans d'autres langues).	
BR-IC-11	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Facture avec Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Livraison intracommunautaire », la Date effective de livraison (BT-72) ou la Période de facturation (BG-14) ne doit pas être laissée vide.	
BR-IC-12	Autoliquidation pour cause de livraison intracommunautaire
Dans une Facture avec ventilation de TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Livraison intracommunautaire », le Code du pays de livraison (BT-80) ne doit pas être laissé vide.	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-IG-1	IGIC (Iles Canaries)
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « IGIC » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) au moins un Code de type de TVA (BT-118) égal à « IGIC ».	
BR-IG-2	IGIC (Iles Canaries)
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « IGIC » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IG-3	IGIC (Iles Canaries)
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « IGIC » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IG-4	IGIC (Iles Canaries)
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « IGIC » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IG-5	IGIC (Iles Canaries)
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « IGIC », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IG-6	IGIC (Iles Canaries)
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « IGIC », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IG-7	IGIC (Iles Canaries)
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « IGIC », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IG-8	IGIC (Iles Canaries)
Pour chaque valeur différente du Taux de type de TVA (BT-119) pour laquelle le Code de type de TVA (BT-118) est « IGIC », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) doit être égale à la somme des Montants nets de lignes de facture (BT-131), plus la somme des montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99), moins la somme des montants de remises au niveau du document (BT-92), où le Code de type de TVA (BT-151, BT-102, BT-95) est « IGIC » et le Taux de TVA (BT-152, BT-103, BT-96) équivaut au Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-IG-9	IGIC (Iles Canaries)
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « IGIC » doit être égal à la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) multipliée par le Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-IG-10	IGIC (Iles Canaries)
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « IGIC » ne doit pas comprendre de Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ni un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « IPSI » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) au moins un Code de type de TVA (BT-118) égal à « IPSI ».	
BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « IPSI » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « IPSI » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « IPSI » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « IPSI », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « IPSI », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « IPSI », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être supérieur ou égal à 0 (zéro).	
BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Pour chaque valeur différente du Taux de type de TVA (BT-119) pour laquelle le Code de type de TVA (BT-118) est « IPSI », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131), plus la somme des montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99), moins la somme des montants de remises au niveau du document (BT-92), où le Code de type de TVA (BT-151, BT-102, BT-95) est « IPSI » et le Taux de TVA (BT-152, BT-103, BT-96) équivaut au Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « IPSI » doit être égal à la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) multipliée par le Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « IPSI » ne doit pas comprendre de Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ni un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-O-1	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Non soumis à la TVA » doit comprendre précisément un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) égal à « Non soumis à la TVA ».	
BR-O-2	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) ou l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-46).	
BR-O-3	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) ou l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-O-4	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63) ou l'Identifiant à la TVA de l'acheteur (BT-48).	
BR-O-5	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA (BT-151) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas contenir de Taux de TVA de l'article facturé (BT-152).	
BR-O-6	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA (BT-95) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas contenir de Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96).	
BR-O-7	Hors du périmètre d'application de la TVA
Des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-102) est « Non soumis à la TVA » ne doit pas contenir de Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103).	
BR-O-8	Hors du périmètre d'application de la TVA
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Non soumis à la TVA », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la somme des Montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont « Non soumis à la TVA ».	
BR-O-9	Hors du périmètre d'application de la TVA
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une ventilation de TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Non soumis à la TVA », doit être de 0 (zéro).	
BR-O-10	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA » doit comprendre un Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121), signifiant « Non soumis à la TVA » ou le Motif d'exonération de la TVA (BT-120) « Non soumis à la TVA » (ou texte standard équivalent dans d'autres langues).	
BR-O-11	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant un groupe de ventilation de la TVA (BG-23) avec un Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA », ne doit pas contenir d'autres groupes de Ventilation de la TVA (BG-23).	
BR-O-12	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23) avec un Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA », ne doit pas contenir une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est différent de « Non soumis à la TVA ».	
BR-O-13	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23) avec un Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA », ne doit pas contenir des Remises au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est différent de « Non soumis à la TVA ».	
BR-O-14	Hors du périmètre d'application de la TVA
Une Facture comportant un groupe de Ventilation de la TVA (BG-23) avec un Code de type de TVA (BT-118) « Non soumis à la TVA », ne doit pas contenir des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est différent de « Non soumis à la TVA ».	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-S-1	Taux de TVA standard
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Taux normal » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) au moins un Code de type de TVA (BT-118) égal à « Taux normal ».	
BR-S-2	Taux de TVA standard
Une Facture comportant une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Taux normal » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-S-3	Taux de TVA standard
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Taux normal » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-S-4	Taux de TVA standard
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Taux normal » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-S-5	Taux de TVA standard
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « Taux normal », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être supérieur à zéro.	
BR-S-6	Taux de TVA standard
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « Taux normal », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être supérieur à zéro.	
BR-S-7	Taux de TVA standard
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « Taux normal », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être supérieur à zéro.	
BR-S-8	Taux de TVA standard
Pour chaque valeur différente du Taux de type de TVA (BT-119) pour laquelle le Code de type de TVA (BT-118) est « Taux normal », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) doit être égale à la somme des Montants nets de lignes de facture (BT-131), plus la somme des montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99), moins la somme des montants de remises au niveau du document (BT-92), où le Code de type de TVA (BT-151, BT-102, BT-95) est « Taux normal » et le Taux de TVA (BT-152, BT-103, BT-96) équivaut au Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-S-9	Taux de TVA standard
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans la Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « Taux normal » doit être égal à la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) multipliée par le Taux de type de TVA (BT-119).	
BR-S-10	Taux de TVA standard
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « Taux normal » ne doit pas comprendre de Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ni un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-Z-1	Taux de TVA zéro
Une Facture avec une Ligne de facture (BG-25), une Remise au niveau du document (BG-20) ou des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « TVA à taux zéro » doit comprendre dans la Ventilation de la TVA (BG-23) précisément un Code de type de TVA (BT-118) égal à « TVA à taux zéro ».	
BR-Z-2	Taux de TVA zéro
Une Facture comportant une Ligne de facture où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « TVA à taux zéro » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-Z-3	Taux de TVA zéro
Une Facture comportant une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « TVA à taux zéro » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-Z-4	Taux de TVA zéro
Une Facture comportant des Charges ou Frais au niveau du document où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « TVA à taux zéro » doit comprendre l'Identifiant à la TVA du vendeur (BT-31), l'Identifiant fiscal du vendeur (BT-32) et/ou l'Identifiant à la TVA du représentant fiscal du vendeur (BT-63).	
BR-Z-5	Taux de TVA zéro
Dans une Ligne de facture (BG-25) où le Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151) est « TVA à taux zéro », le Taux de TVA de l'article facturé (BT-152) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-Z-6	Taux de TVA zéro
Dans une Remise au niveau du document (BG-20) où le Code de type de TVA de la remise au niveau du document (BT-95) est « TVA à taux zéro », le Taux de TVA de la remise au niveau du document (BT-96) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-Z-7	Taux de TVA zéro
Dans des Charges ou Frais au niveau du document (BG-21) où le Code de type de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-102) est « TVA à taux zéro », le Taux de TVA des charges ou frais au niveau du document (BT-103) doit être égal à 0 (zéro).	
BR-Z-8	Taux de TVA zéro
Dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « TVA à taux zéro », la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) doit être égale à la Somme des montants nets des lignes de facture (BT-131) moins la somme des Montants de remises au niveau du document (BT-92), plus la somme des Montants de charges ou frais au niveau du document (BT-99) où les Codes de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102) sont à « TVA à taux zéro ».	
BR-Z-9	Taux de TVA zéro
Le Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) dans une Ventilation de la TVA (BG-23) où le Code de type de TVA (BT-118) est « TVA à taux zéro », doit être égal à 0 (zéro).	
BR-Z-10	Taux de TVA zéro
Une Ventilation de la TVA (BG-23) avec le Code de type de TVA (BT-118) « TVA à taux zéro » ne doit pas comprendre de Code de motif d'exonération de la TVA (BT-121) ni un Motif d'exonération de la TVA (BT-120).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
BR-FXEXT-01	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Extended Profil : Si le code de qualification du texte libre de la facture (BT-21) est indiqué, il faut indiquer soit le texte libre codé d'un message (BT-X-5), soit le texte libre du message (BT-22), soit les deux. Si les deux BT-X-5 et BT-22 sont indiqués, ils doivent avoir la même signification.	
BR-FXEXT-02	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Si le Sujet de la Note de ligne (BT-X-10) est présent, alors la note de facture en code (BT-X-9) ou la note de ligne en texte (BT-127) doivent être présents, ou les deux. Si les deux sont présents (BT-X-9 et BT-127) alors ils doivent avoir le même sens sémantique.	
BR-FXEXT-03	CIUS Factur-X / ZUGFeRD Extended
Pour les partenaires commerciaux suivants, seul le numéro d'identification TVA peut être indiqué : le destinataire de la livraison au niveau de la ligne (BT-X-66), le destinataire final de la livraison au niveau de la ligne (BT-X-84), l'agent du vendeur (BT-X-340), le représentant fiscal de l'acheteur (BT-X-367), le consommateur final (BT-X-144), l'agent de l'acheteur (BT-X-411), le destinataire de la livraison au niveau du document (BT-X-161), le destinataire final de la livraison (BT-X-180), l'expéditeur (BT-X-199), l'émetteur de la facture pour le compte du vendeur (BT-X-223), le "facturé à" (BT-X-242), le bénéficiaire du paiement (BT-X-257), le payeur (BT-X-481), le bénéficiaire du paiement au niveau des conditions de paiement (BT-X-509).	
BR-FXEXT-04	
Pour garantir le traitement automatisé des attributs de l'article sans rapprochement bilatéral, seules les valeurs de la liste de codes UNTDED 6313+Factur-X-Extension doivent être utilisées.	
BR-FXEXT-05	
Le code du sous-type de poste de facture (BT-X-8) doit être utilisé à partir de la liste des motifs de statut de ligne.	
BR-FXEXT-06	
Si l'"ID de la ligne mère" (BT-X-304) est utilisé, le "Sous-type de l'article de la facture" (BT-X-8) doit être spécifié pour chaque article (BG-25).	
BR-FXEXT-07	
Si le "sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Sous-total" (GROUP), les informations suivantes sont facultatives : "Prix net du poste" (BT-146), "Quantité facturée" (BT-129), "Code de l'unité de quantité de la quantité facturée" (BT-130), "Informations relatives à la TVA au niveau du poste de facture" (BG-30).	
BR-FXEXT-08	
Si le "Sous-type de l'élément de facture" (BT-X-8) a la valeur "Sous-total" (GROUPE) et que le "Montant net de l'élément de facture" (BT-131) est spécifié, il doit correspondre à la somme des BT-131 des niveaux immédiatement inférieurs pour lesquels le "Sous-type de l'élément de facture" (BT-X-8) a la valeur "Élément ordinaire (cas standard)" (DÉTAIL) ou "Sous-total" (GROUPE). Par conséquent, tous les niveaux inférieurs doivent contenir une valeur BT-131 si BT-X-8 a la valeur DÉTAIL ou GROUPE.	
BR-FXEXT-09	
Si le "Sous-type du poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Pour information seulement" (INFORMATION), les informations suivantes sont facultatives : "Prix net du poste" (BT-146), "Quantité facturée" (BT-129), "Code de l'unité de mesure de la quantité facturée" (BT-130), "Informations sur la TVA au niveau du poste de facture" (BG-30). Un tel poste de facture n'est pas inclus dans le calcul de la facture.	
BR-FXEXT-10	
Indications dans le BG-X-1 "Un produit contenu auquel il est fait référence dans ce produit commercial" n'est pas inclus dans le calcul de la facture.	
BR-FXEXT-11	
Chaque "ID de la ligne mère" (BT-X-304) doit faire référence à un "ID de l'élément de la facture" existant (BT-126).	
BR-FXEXT-12	
[BR-FXEXT-12] - Si le « Sous-type de ligne de facture » (EXT-FR-FE-163 / BT-X-8) a la valeur « GROUP » et si le « Montant net de la ligne de facture » (BT-131) est spécifié, tous les niveaux inférieurs dont le « Sous-type de ligne de facture » (EXT-FR-FE-163) est égal à « GROUP » DOIVENT contenir une valeur pour le « Montant net de la ligne de facture » (BT-131).	
BR-FXEXT-BR-22	
Chaque poste de facture "INVOICE LINE" (BG-25) doit contenir la quantité de biens ou de services facturés dans le poste concerné sous la forme d'un poste individuel "Invoiced quantity" (BT-129) si le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste normal (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-BR-23	
Une Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Code de l'unité de mesure de la quantité facturée (BT-130) si le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste normal (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-BR-24	
Chaque Ligne de facture (BG-25) doit avoir un Montant net de ligne de facture (BT-131) si le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste normal (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-BR-26	Détails du prix
Chaque Ligne de facture (BG-25) doit comporter le Prix net de l'article (BT-146) si le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste normal (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-BR-27	
Le prix net de l'article (BT-146) ne doit PAS être négatif lorsqu'il est présent. Si le "Sous-type d'article de facture" (BT-X-8) a la valeur "Article ordinaire (cas standard)" (DÉTAIL) ou n'est pas spécifié, BT-146 doit être présent et non négatif. Si le "Sous-type d'élément de facture" (BT-X-8) a une autre valeur, BT-146 peut être omis. S'il est présent, il ne doit pas être négatif.	
BR-FXEXT-BR-38	
Chaque frais ou taxe au niveau du document (BG-21) doit comporter un motif de frais ou de taxe au niveau du document (BT-104) ou un code de motif de frais au niveau du document (BT-105) ou un code de taxe autre que la TVA au niveau du document (BT-177), ou à la fois le motif et le	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
code.	
BR-FXEXT-BR-44	
Chaque montant ou taxe figurant sur une ligne de facture (BG-28) doit être accompagné d'un motif de montant ou de taxe sur la ligne de facture (BT-144), d'un code de motif de montant sur la ligne de facture (BT-145) ou d'un code de type de taxe autre que la TVA au niveau de la ligne de facture (BT-193).	
BR-FXEXT-CO-04	Ligne de facture
Chaque Ligne de facture (BG-25) doit être classée à l'aide d'un Code de type de TVA de l'article facturé (BT-151), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-CO-10	CIUS Factor-X / ZUGFeRD Extended
La Valeur absolue de (Somme du montant net des lignes de facture (BT-106) – Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131)) ≤ 0,01 * Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-CO-11	CIUS Factor-X / ZUGFeRD Extended
La Valeur absolue de (Somme des remises au niveau du document (BT-107) – Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92)) ≤ 0,01 * Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92).	
BR-FXEXT-CO-12	CIUS Factor-X / ZUGFeRD Extended
La Valeur absolue de (Somme des charges et frais au niveau du document (BT-108) – Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) ≤ 0,01 * (Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)).	
BR-FXEXT-CO-13	CIUS Factor-X / ZUGFeRD Extended
La Valeur absolue de (Montant total de la facture hors TVA - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99)) ≤ 0,01 * (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99)), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué.	
BR-FXEXT-CO-15	
Si le Montant total de TVA de la facture (BT-110) pour lequel la devise (BT-110-0) est égale à la devise de la facture (BT-5) est présent, alors Valeur absolue de (Montant total de la facture TVA comprise (BT-112) - Montant total de la facture hors TVA (BT-109) - Montant total de TVA de la facture (BT-110)) ≤ 0,01 * (Nombre de montants nets de ligne (BT-131) + Nombre de montants de remises au niveau du document (BT-92) + Nombre de montants de charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)), mais uniquement pour les lignes où le "Sous-type de poste de facture" (BT-X-8) a la valeur "Poste régulier (cas standard)" (DETAIL) ou n'est pas indiqué. Sinon, le Montant total de la facture TVA comprise (BT-112) est égal au Montant total de la facture hors TVA (BT-109).	
BR-FXEXT-CO-16	
[BR-FXEXT-CO-16] - Montant dû (BT-115) = Montant total de la facture, TVA comprise (BT-112) - Montant payé (BT-113) + Montant d'arrondi (BT-114) + Somme des frais perçus pour le compte d'un tiers (BT-179).	
BR-FXEXT-S-08b	
[BR-FXEXT-S08b]-Dans un détail TVA (BG-23), pour chaque Taux de TVA (BT-119), où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « S » (Taux normal), la valeur absolue de (la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) - Σ des Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Σ des Montants de remise au niveau du document (BT-92) - Σ des Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) - Σ des Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) ≤ 0,01 * (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « S » (Taux normal) et où le taux de TVA (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) est égal au Taux de type de TVA (BT-119), et uniquement pour les lignes où le « Sous-type de ligne de facture » (EXT-FR-FE-163 / BT-X-8) a la valeur "DETAIL" ou n'est pas spécifié, ou la même règle, mais en tenant également compte des motifs d'exemption mentionnés en texte (BT-120) et en code (BT-121) du BG-23, ainsi que des motifs d'exemption indiqués sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), au niveau des indemnités par document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) et des frais de service logistiques (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être suivie, en gardant à l'esprit que, en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.	
BR-FXEXT-S-08ini	
[BR-FXEXT-S-08ini] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23), pour chaque taux de TVA différent (BT-119), lorsque le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « S » (« Taux standard »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) ≤ 0,01 * ((Nombre de montants nets des lignes (BT-131) + Nombre de montants des abattements au niveau du document (BT-92) + Nombre de montants des frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de montants des frais de service logistique (BT-X-272)), lorsque le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taux standard » (S), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FXEXT-S-08rev	
[BR-FXEXT-S-08rev] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23), pour chaque taux de TVA différent (BT-119), lorsque le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « S » (« Taux standard »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) ≤ 0,01 * ((Nombre de montants nets des lignes (BT-131) + Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92) + Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)), où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taux standard » (S), et, le cas échéant, le code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-195, BT-174, BT-176 et BT-X-592) ainsi que le texte du motif d'exonération (BT-194, BT-173, BT-175 et BT-X-591) sont identiques au code de catégorie de TVA, au code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-121) et au texte	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
	du motif d'exonération de TVA (BT-120), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.
BR-FXEXT-S-09b	[BR-FXEXT-S-09b] - Pour chaque Taux de type de TVA (BT-119) où le Code de type de TVA (BT-118) est égal à « S » (Taux normal), la valeur absolue de (Montant de la TVA pour chaque type de TVA (BT-117) - la Base d'imposition du type de TVA (BT-116) * Taux de type de TVA (BT-119) /100) <= 0,01 * (Nombre de Montants nets de ligne de facture (BT-131) + Nombre de Montants de remise au niveau du document (BT-92) + Nombre de Montants des charges et frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de Montants des frais de service logistique (BT-X-272)), où le Taux de type de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est égal à « S » (Taux normal) et où le taux de TVA (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) est égal au Taux de type de TVA (BT-119), et uniquement pour les lignes où le « Sous-type de ligne de facture » (EXT-FR-FE-163 / BT-X-8) a la valeur "DETAIL" ou n'est pas spécifié, ou la même règle, mais en tenant également compte des motifs d'exemption mentionnés en texte (BT-120) et en code (BT-121) du BG-23, ainsi que des motifs d'exemption indiqués sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), au niveau des indemnités par document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) et des frais de service logistiques (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être suivie, en gardant à l'esprit que, en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.
BR-FXEXT-AE-08b	[BR-FXEXT-AE-08b] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « AE » (« Autoliquidation »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des déductions au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * ((Nombre de montants nets des lignes (BT-131) + Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92) + Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272))), où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Autoliquidation » (AE), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié, ou selon la même règle mais en tenant également compte des motifs d'exonération dans le texte (BT-120) et le code (BT-121) dans BG-23, ainsi que des motifs d'exonération sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), aux remises au niveau du document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) ainsi qu'aux frais logistiques de service (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être respectée, en gardant à l'esprit que, en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.
BR-FXEXT-AE-08ini	[BR-FXEXT-AE-08ini] - Sans motif d'exonération EN16931_2017 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « AE » (« Autoliquidation »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * ((Nombre de montants nets des lignes (BT-131) + Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92) + Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272))), où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Autoliquidation » (AE), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.
BR-FXEXT-AE-08rev	[BR-FXEXT-AE-08rev] - Avec motif d'exonération EN16931_2026 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « AE » (« Autoliquidation »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * ((Nombre de montants nets des lignes (BT-131) + Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92) + Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272))), où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Autoliquidation » (AE), et, le cas échéant, le code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-195, BT-174, BT-176 et BT-X-592) ainsi que le texte du motif d'exonération (BT-194, BT-173, BT-175 et BT-X-591) sont identiques au code de catégorie de TVA, au code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-121) et au texte du motif d'exonération de TVA (BT-120), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.
BR-FXEXT-AF-08b	[BR-FXEXT-AF-08b] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « L » (« Taxe des îles Canaries »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * ((Nombre de montants nets des lignes (BT-131) + Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92) + Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272))), où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taxe des îles Canaries » (L), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié, ou selon la même règle mais en tenant également compte des motifs d'exonération dans le texte (BT-120) et le code (BT-121) dans BG-23, ainsi que des motifs d'exonération sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), aux remises au niveau du document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) ainsi qu'aux frais logistiques de service (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être respectée, en gardant à l'esprit que, en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.
BR-FXEXT-AF-08ini	[BR-FXEXT-AF-08ini] - Sans motif d'exonération EN16931_2017 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « L » (« Taxe des îles Canaries »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-X-272)) <= 0,01 * ((Nombre de montants nets des lignes (BT-131) + Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92) + Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99) + Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272))), où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taxe des îles Canaries » (L), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.
BR-FXEXT-AF-08rev	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
	[BR-FXEXT-AF-08rev] - Avec motif d'exonération EN16931_2026 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « L » (« Taxe des îles Canaries »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taxe des îles Canaries » (L), et, le cas échéant, le code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-195, BT-174, BT-176 et BT-X-592) ainsi que le texte du motif d'exonération (BT-194, BT-173, BT-175 et BT-X-591) sont identiques au code de catégorie de TVA, au code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-121) et au texte du motif d'exonération de TVA (BT-120), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.
BR-FXEXT-AG-08b	[BR-FXEXT-AG-08b] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « M » (« Taxe de Ceuta et Melilla »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taxe de Ceuta et Melilla » (M), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié, ou selon la même règle mais en tenant également compte des motifs d'exonération dans le texte (BT-120) et le code (BT-121) dans BG-23, ainsi que des motifs d'exonération sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), aux remises au niveau du document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) ainsi qu'aux frais logistiques de service (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être respectée, en gardant à l'esprit que, en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.
BR-FXEXT-AG-08ini	[BR-FXEXT-AG-08ini] - Sans motif d'exonération EN16931_2017 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « M » (« Taxe de Ceuta et Melilla »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taxe de Ceuta et Melilla » (M), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.
BR-FXEXT-AG-08rev	[BR-FXEXT-AG-08rev] - Avec motif d'exonération EN16931_2026 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « M » (« Taxe de Ceuta et Melilla »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taxe de Ceuta et Melilla » (M), et où, le cas échéant, le code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-195, BT-174, BT-176 et BT-X-592) et le texte du motif d'exonération (BT-194, BT-173, BT-175 et BT-X-591) sont identiques au code de catégorie de TVA, au code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-121) et au texte du motif d'exonération de TVA (BT-120), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.
BR-FXEXT-IC-08b	[BR-FXEXT-IC-08b] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « K » (« Livraison intracommunautaire »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des déductions au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Livraison intracommunautaire » (K), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié, ou selon la même règle mais en tenant également compte des motifs d'exonération dans le texte (BT-120) et le code (BT-121) dans BG-23, ainsi que des motifs d'exonération sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), aux remises au niveau du document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) ainsi qu'aux frais logistiques de service (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être respectée, en gardant à l'esprit que, en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.
BR-FXEXT-IC-08ini	[BR-FXEXT-IC-08ini] - Sans motif d'exonération EN16931_2017 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « K » (« Livraison intracommunautaire »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des déductions au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Livraison intracommunautaire » (K), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.
BR-FXEXT-IC-08rev	[BR-FXEXT-IC-08rev] - Avec motif d'exonération EN16931_2026 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « K » (« Livraison intracommunautaire »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Livraison intracommunautaire » (K), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Livraison intracommunautaire » (K), et le cas échéant, le code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-195, BT-174, BT-176 et BT-X-592) ainsi que le texte du motif d'exonération (BT-194, BT-173, BT-175 et BT-X-591) sont identiques au code de catégorie de TVA, au code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-121) et au texte du motif d'exonération de TVA (BT-120), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FXEXT-G-08b	
[BR-FXEXT-G-08b] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « G » (« Exportation hors de l'UE »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Exportation hors de l'UE » (G), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié, ou selon la même règle mais en tenant également compte des motifs d'exonération dans le texte (BT-120) et le code (BT-121) dans BG-23, ainsi que des motifs d'exonération sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), aux remises au niveau du document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) ainsi qu'aux frais logistiques de service (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être respectée, en gardant à l'esprit que, en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.	
BR-FXEXT-G-08ini	
[BR-FXEXT-G-08ini] - Sans motif d'exonération EN16931_2017 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « G » (« Exportation hors UE »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Exportation hors de l'UE » (G), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FXEXT-G-08rev	
[BR-FXEXT-G-08rev] - Avec motif d'exonération EN16931_2026 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « G » (« Exportation hors de l'UE »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Exportation hors de l'UE » (G), et, le cas échéant, le code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-195, BT-174, BT-176 et BT-X-592) ainsi que le texte du motif d'exonération (BT-194, BT-173, BT-175 et BT-X-591) sont identiques au code de catégorie de TVA, au code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-121) et au texte du motif d'exonération de TVA (BT-120), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FXEXT-O-08b	
[BR-FXEXT-O-08b] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « O » (« Non soumis à la TVA »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des déductions au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants des abattements au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants des frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Non soumis à la TVA » (O), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié, ou selon la même règle mais en tenant également compte des motifs d'exonération dans le texte (BT-120) et le code (BT-121) dans BG-23, ainsi que des motifs d'exonération sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), sur les abattements au niveau du document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) ainsi qu'aux frais logistiques de service (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être suivie, en gardant à l'esprit qu'en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.	
BR-FXEXT-O-08ini	
[BR-FXEXT-O-08ini] - Sans motif d'exonération EN16931_2017 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « O » (« Non soumis à la TVA »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des déductions au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants des abattements au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants des frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants des frais de service logistique (BT-X-272)}))$, lorsque le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Non soumis à la TVA » (O), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FXEXT-O-08rev	
[BR-FXEXT-O-08rev] - Avec motif d'exonération EN16931_2026 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « O » (« Non soumis à la TVA »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants de frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants de frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Non soumis à la TVA » (O) et, le cas échéant, le	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-195, BT-174, BT-176 et BT-X-592) ainsi que le texte du motif d'exonération (BT-194, BT-173, BT-175 et BT-X-591) sont identiques au code de catégorie de TVA, au code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-121) et au texte du motif d'exonération de TVA (BT-120), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FXEXT-E-08b	
[BR-FXEXT-E-08b] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « E » (« Exonéré de TVA »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq$ $0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants des abattements au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants des frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants des frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Exonéré de TVA » (E), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié, ou selon la même règle mais en tenant également compte des motifs d'exonération dans le texte (BT-120) et le code (BT-121) dans BG-23, ainsi que des motifs d'exonération sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), sur les abattements au niveau du document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) ainsi qu'aux frais logistiques de service (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être suivie, en gardant à l'esprit qu'en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.	
BR-FXEXT-E-08ini	
[BR-FXEXT-E-08ini] - Sans motif d'exonération EN16931_2017 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « E » (« Exonéré de TVA »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq$ $0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants des abattements au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants des frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants des frais de service logistique (BT-X-272)}))$, lorsque le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Exonéré de TVA » (E), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FXEXT-E-08rev	
[BR-FXEXT-E-08rev] - Avec motif d'exonération EN16931_2026 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « E » (« Exonéré de TVA »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq$ $0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants des abattements au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants des frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants des frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Exonéré de TVA » (E), et le cas échéant, le code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-195, BT-174, BT-176 et BT-X-592) ainsi que le texte du motif d'exonération (BT-194, BT-173, BT-175 et BT-X-591) sont identiques au code de catégorie de TVA, au code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-121) et au texte du motif d'exonération de TVA (BT-120), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FXEXT-Z-08b	
[BR-FXEXT-Z-08b] - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « Z » (« Taux zéro »), la valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq$ $0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants des frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants des frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taux zéro » (Z), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié, ou selon la même règle mais en tenant également compte des motifs d'exonération dans le texte (BT-120) et le code (BT-121) dans BG-23 et des motifs d'exonération sur chaque ligne (BT-X-96 / BT-X-97), sur les déductions au niveau du document (BT-173 / BT-174) et aux frais au niveau du document (BT-175 / BT-176) ainsi qu'aux frais logistiques de service (BT-X-591 / BT-X-592). L'une des deux règles doit être suivie, en gardant à l'esprit qu'en fin de compte, seule la seconde devra être appliquée.	
BR-FXEXT-Z-08ini	
[BR-FXEXT-Z-08ini] - Sans motif d'exonération EN16931_2017 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « Z » (« Taux zéro »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq$ $0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants des frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants des frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Détaxé » (Z), mais uniquement pour les lignes où le « Sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FXEXT-Z-08rev	
[BR-FXEXT-Z-08rev] - Avec motif d'exonération EN16931_2026 - Dans une ventilation de la TVA (BG-23) où le code de catégorie de TVA (BT-118) est égal à « Z » (« Taux zéro »), valeur absolue de (montant imposable de la catégorie de TVA (BT-116) - Σ Montants nets des lignes de facture (BT-131) + Σ Montants des abattements au niveau du document (BT-92) - Σ Montants des frais au niveau du document (BT-99) - Σ Montants des frais de service logistique (BT-x-272)) $\leq$ $0,01 * ((\text{Nombre de montants nets des lignes (BT-131)} + \text{Nombre de montants de déduction au niveau du document (BT-92)} + \text{Nombre de montants des frais au niveau du document (BT-99)} + \text{Nombre de montants des frais de service logistique (BT-X-272)}))$, où le code de catégorie de TVA (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) est « Taux zéro » (Z) et, le cas échéant, le motif d'exonération de TVA et le code de spécification (BT-195, BT-174, BT-176 et BT-X-592) ainsi que le texte du motif d'exonération (BT-194, BT-173, BT-175 et BT-X-591) sont identiques au code de catégorie de TVA, au code de motif et de spécification d'exonération de TVA (BT-121) et au texte du motif d'exonération de TVA (BT-120), mais uniquement pour les lignes où le « sous-type de poste de facture » (BT-X-8) a la valeur « DETAIL » ou n'est pas spécifié.	
BR-FX-DE-04	
Une facture qui n'est pas une facture d'acompte (code 386) doit contenir soit le BT-72 "Actual delivery date", soit le BG-14 "Invoicing period", soit	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
le BG-26 "Invoice line period" dans chaque poste de la facture pour indiquer la date de livraison/de prestation. Si BT-72 n'est pas indiqué, il convient, pour des raisons techniques, d'indiquer au moins le pays de livraison (BT-80).	

Liste des règles de gestion

N°	Contexte
PEPPOL-EN16931-R008	CIUS Peppol BIS
Le document NE DOIT PAS contenir d'éléments vides. (avertissement d'état toujours présent)	