



SMART Netcommunity αZX TypeSM
電話機 簡易説明書



電話帳登録の方法



管理者権限が無い電話機でも
個別電話帳には登録できます

個別電話帳は
操作した電話機でだけ使用できる電話帳
共通電話帳は
すべての電話機で使用できる電話帳

名称は最大で全角10文字まで入力できます
※[機能]で入力する文字種を選べます


フリガナは最大で半角12文字まで入力できます
※[機能]で入力する文字種を選べます
※アルファベットや記号はおすすめしません
※頭の3文字程度でも実用には問題ありません

電話番号は最大32桁まで入力できます
電話番号の最後に[#]を付けておくと
電話をかける際の待ち時間が短くなります
着信時の名前表示には影響ありません

入力前のメモリ番号は
未使用の番号の中で最も小さい数字
が自動的に選ばれています

使用中のメモリ番号を入力すると
上書きを確認するメッセージが表示されます

ワンタッチキー登録の方法



ワンタッチキーは、
登録しておいたボタン操作を自動的に
連続で押したように再現する
という動作を行います

(入力例)

「0521112222」

0521112222の順に数字ボタンが押される

「[内線]00521112222」

0発信機能で空いている外線を使って
0521112222に発信する


「[外線][短縮]123」

登録した外線ボタンを使って
短縮番号123に発信する

※登録した外線ボタンが使用中だと
発信されません

ワンタッチキーの登録は、最後に登録先の
ワンタッチキーを押さないと保存されません

留守番電話（※システム留守、着信代行）の使い方 MeniconMiru用



手でモードボタンを押すと無効になります
[自動切替]を押すと有効になります
※現在の状態を確認する手段はありません

スケジュールの設定については、
「システムモード切替時刻設定」
をご覧ください

モード別動作一覧
昼モード：留守解除
夜モード：営業時間外
休憩モード：長期休暇

昼モードの初期値は空白になっているため
モード名は表示されません


システム留守を使用する電話番号は
工事担当者に依頼して設定する必要があります

電話番号を複数お持ちの場合は
番号毎に各モードでの留守状態を設定できます
(例)
昼：番号Aは通常着信、番号Bは留守
夜：番号A・B共に留守

電話機は鳴動しない為、着信履歴は残りません

モード別のガイダンスの録音の仕方は、
「留守番電話（※システム留守、着信代行）の
応答音声ガイダンスを録音する」
をご覧ください

留守番電話（※システム留守、着信代行）の応答用音声ガイダンスを録音する MeniconMiru用



システム留守の応答ガイダンスは
主装置に記録されます
管理者権限の電話機なら
どの電話機からでも操作できます

管理者権限電話機の内線番号
10 13 14 16

「録音用」は
留守番電話で録音する場合のメッセージです

留守番電話（端末留守）の開始・解除 ミッドランドスクエア眼科用

使用したい応答ガイダンスを録音した
留守設定電話機を選ぶ

留守設定電話機の
待ち受け画面で
[留守設定]を押す

対象回線に
電話がかかってくる

留守設定電話機で
[留守設定]と[対象回線]
が赤く点灯している

No

通常通り着信する

Yes

留守設定電話機が
通話や留守応答で使用中である

Yes

No

留守設定電話機が
留守番電話応答を開始する


操作した留守設定電話機の待ち受け画面にだけ
「留守設定中」と表示され、
[留守設定]と設定した対象回線のボタンが
赤点灯します

[留守設定]だけが赤く点灯する場合は
「留守番電話対象回線の設定」
の操作を行ってください

同じ番号を扱う電話機が複数ある場合、他の
電話機は通常通り着信します

複数の電話機で留守番電話を開始していると
どの電話機が先に反応するかは選べません
ご注意ください


留守番電話対象回線の設定 ミッドランドスクエア眼科用



複数の留守設定電話機を使い分ける場合、
留守設定電話機毎に設定する必要があります

複数の外線ボタンを使用している場合は、
留守応答したい番号の外線ボタンを
全て赤点灯にしてください


留守番電話応答ガイダンスの録音 ミッドランドスクエア眼科用



留守番電話の応答ガイダンスは
操作した電話機毎に、個別に設定されます
留守操作する電話機を変えることで
メッセージを使い分けられます

「録音用」は
留守録音する場合のメッセージです

自動お待たせメッセージサービスについて




自動お待たせメッセージを使用する電話番号は工事担当者に依頼して設定する必要があります

貴社のお待たせメッセージサービス
開始までの時間は 18 秒です

着信音は「着信音8」になりますが、
着信して赤く点滅している外線ボタンを
押すと、電話に出られます

貴社のお待たせメッセージサービス
切断までの時間は 60秒 です

お待たせメッセージ 応答ガイドンス録音



お待たせメッセージの応答ガイドンスは
主装置に記録されます
管理者権限の電話機なら
どの電話機からでも操作できます

お待たせメッセージサービス切断までの時間を
無制限にしている場合は
切断メッセージは使用しません

NTT西日本 保守・サポートサービス一覧

2020年11月現在

サービスメニュー	推奨	保守対象・サービス内容	保守料金/月	修理費	派遣対応	故障受付・受付時間
保守契約なし		・NTT設備の保守サービス (全回線) ・NTT情報機器等の実費保守サービス	不要	NTT設備：無料 お客様設備： 派遣費7,500円 修理費実費	派遣修理： 9:00～17:00 当日派遣対応困難	アナログ/INS 113センチタ： 113 終日録音対応 IP IPカスターセンタ： 0120-248995 終日録音対応
オフィス安心パック 基本メニュー		・一元サポートサービス 電話サポート、リポートサポート、派遣費割引特典 ※レジット光ネクスト/レジット光ライトユーザー	基本メニュー 500円/月/回線 ※同一名称、設場の回線も適用可	NTT設備：無料 お客様設備： 派遣費 月1回無料 修理費実費	派遣修理： 9:00～17:00 当日派遣対応困難	契約者専用受付： 0120-138912 9:00～21:00 有人対応 (年末始除く) 21:00以降はトーカー
	IT管理サポート セキュリティ機能	・IT機器の情報把握 ・セキュリティ機能ライセンスアセス、見張り番	別途個別見積 ※割引特典あり	—	—	
	ビジネスフォン サポート	・ビジネスフォン保守サービス (従来のシステム一式保守から主装置のみの保守契約可能) ※OA1ではシステム監視、リポート設定、利用状況閲覧などのサポート契約可能	別途個別見積 ※割引特典あり	NTT設備：無料 保守契約対象機器： 派遣費 無料 修理費 無料 ※火災・自然災害、お客様取扱い不良、部品劣化、虫害、盗難による被害もサポート	派遣修理： 9:00～17:00までの受付分は当日派遣対応可能	アナログ/INS 113センチタ： 113 終日録音対応 IP IPカスターセンタ： 0120-248995 終日録音対応
カウンタ保守 キット保守		・複合機、ビジネスファックス保守サービス カウンタ保守：月々の利用枚数に基く保守サービス キット保守：キット保守用トナー購入による保守サービス	別途個別見積	NTT設備：無料 保守契約対象機器： 派遣費 無料 修理費 無料	派遣修理： 9:00～17:00 当日派遣対応困難	アナログ/INS 113センチタ： 113 終日録音対応 IP IPカスターセンタ： 0120-248995 終日録音対応
定額保守		・ビジネスフォンサポート、カウンタ保守、キット保守以外の情報機器保守サービス				
24時間出張修理 オプション		・NTT設備の24時間365日派遣修理サービス ONU、一部レンタル機器 (HGW, OGW等) の保守を含む。 ※お買い上げ機器等の修理は対象外 ※レジット光ネクスト/レジット光ライトユーザー	3,000円/月/回線	NTT設備：無料 お客様設備：対象外	派遣修理： 24時間365日 当日派遣対応可能	契約者専用受付： 0120-113904 24時間365日 有人対応
オフィスタイム サポート		・オフィスのICT管理サポート、ヘルプデスクITリサーチ：ICT環境調査 保守手引書作成・管理、ITヘルプデスク：電話サポート、リポートサポート、ITイベント：故障一元受付、故障取次、手配代行 ※レジット光ネクスト/レジット光ライトユーザー	3,000円/月/拠点 ※初月無料	NTT設備：無料 お客様設備： 派遣費 月1回無料 修理費実費	オンサイト調査・切分け 平日 9:00～17:00 (土日祝日年末始除く)	契約者専用受付： 0800-2006510 9:00～21:00 有人対応 (年末始除く)

※NTT設備とは、NTT電気通信設備または、NTTレンタル設備 (ONU, HGWなど) お客様設備とは、NTTお買い上げ端末 (保証期間内及び保守契約機器は除く) または他社設備 ※金額には消費税相当額は含まれておりません。