

AI Depth Map Plugin

使用說明與功能介紹

AI Depth Map 是一款即時單目深度估測 FFGL 插件，適用於 Resolume 及相容主機軟體。採用 Depth Anything V2 Small ONNX 模型，結合 GPU 加速推理與多種創意視覺化模式，適合現場 VJ 與視覺表演使用。

安裝說明

步驟	說明
下載插件	從 GitHub Actions Artifacts 下載最新 AIDepthMap 壓縮包
解壓縮檔案	解壓後應包含：AIDepthMap.dll、onnxruntime.dll、DirectML.dll、glew32.dll、depth_anything_v2_vits.onnx
放置插件	將所有檔案複製至 Resolume 插件資料夾，例如： C:\Users\<使用者>\Documents\Resolume Avenue\Extra Effects\
啟動 Resolume	重新啟動 Resolume，在 Effects 面板搜尋「AI Depth Map」即可使用
GPU 推理（選用）	插件預設啟用 DirectML GPU 加速，若顯卡不支援會自動切換為 CPU 模式，無需額外設定

功能介紹

功能名稱	說明
Quality	推理品質與效能權衡，低值跳幀省資源，高值每幀都推理
Smooth	時間平滑強度，高值讓深度圖較穩定不閃爍
Invert	翻轉深度方向，使近處變暗、遠處變亮
Depth Near	可視深度範圍的近端起點
Depth Far	可視深度範圍的遠端終點
Sweep	開啟深度切片，以亮帶標記特定深度層
Sweep Dir	亮帶掃描方向（近→遠 或 遠→近）
Sweep Pos	亮帶目前位置，可與 BPM 同步驅動
Scan Line	切換 Z-Depth 灰階模式與掃描線特效模式
SL Effect	掃描線樣式：水平線 / 深度扭曲線 / 同心圓 / LED 點陣
SL Density	掃描線密度或點陣格數
SL Width	線條粗細或點的半徑
SL Warp	線條依深度偏移的程度（扭曲線專用）
SL Offset	掃描線捲動位置，可與 BPM 同步驅動
SL Blend Vid	特效與原始影像的混合比例

Particle	開啟粒子發光模式，沿輪廓邊緣生成發光粒子
P Density	粒子格點數量，控制粒子分布密度
P Size	粒子大小（近處較大、遠處較小）
P Glow	粒子發光亮度
P Drift	粒子向外擴散的速度與距離

SL Effect 樣式速查

Effect 值	樣式名稱	說明
0.00 – 0.33	水平掃描線	固定間距水平線，密度與寬度可調
0.33 – 0.66	深度扭曲線	線條依深度值偏移，產生波浪視覺
0.66 – 0.99	同心圓線	從畫面中心向外放射的環形線條
~ 1.00	LED 點陣	格點發光，顏色從原始影像取樣