

## 安裝說明

| 步驟          | 說明                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下載插件        | 從 GitHub Actions Artifacts 下載最新 AIDepthMap 壓縮包                                            |
| 解壓縮檔案       | 解壓後應包含：AIDepthMap.dll、onnxruntime.dll、DirectML.dll、glew32.dll、depth_anything_v2_vits.onnx |
| 放置插件        | 將所有檔案複製至 Resolume 插件資料夾，例如：<br>C:\Users\<使用者>\Documents\Resolume Avenue\Extra Effects\    |
| 啟動 Resolume | 重新啟動 Resolume，在 Effects 面板搜尋「AI Depth Map」即可使用                                            |
| GPU 推理（選用）  | 插件預設啟用 DirectML GPU 加速，若顯卡不支援會自動切換為 CPU 模式，無需額外設定                                         |

## 功能介紹

| 功能名稱         | 說明                               |
|--------------|----------------------------------|
| Quality      | 推理品質與效能權衡，低值跳幀省資源，高值每幀都推理        |
| Smooth       | 時間平滑強度，高值讓深度圖較穩定不閃爍              |
| Invert       | 翻轉深度方向，使近處變暗、遠處變亮                |
| Depth Near   | 可視深度範圍的近端起點                      |
| Depth Far    | 可視深度範圍的遠端終點                      |
| Sweep        | 開啟深度切片，以亮帶標記特定深度層                |
| Sweep Dir    | 亮帶掃描方向（近→遠 或 遠→近）                |
| Sweep Pos    | 亮帶目前位置，可與 BPM 同步驅動               |
| Scan Line    | 切換 Z-Depth 灰階模式與掃描線特效模式          |
| SL Effect    | 掃描線樣式：水平線 / 深度扭曲線 / 同心圓 / LED 點陣 |
| SL Density   | 掃描線密度或點陣格數                       |
| SL Width     | 線條粗細或點的半徑                        |
| SL Warp      | 線條依深度偏移的程度（扭曲線專用）                |
| SL Offset    | 掃描線捲動位置，可與 BPM 同步驅動              |
| SL Blend Vid | 特效與原始影像的混合比例                     |
| Particle     | 開啟粒子發光模式，沿輪廓邊緣生成發光粒子             |
| P Density    | 粒子格點數量，控制粒子分布密度                  |
| P Size       | 粒子大小（近處較大、遠處較小）                  |
| P Glow       | 粒子發光亮度                           |
| P Drift      | 粒子向外擴散的速度與距離                     |

SL Effect 樣式速查

| Effect 值    | 樣式名稱   | 說明              |
|-------------|--------|-----------------|
| 0.00 – 0.33 | 水平掃描線  | 固定間距水平線，密度與寬度可調 |
| 0.33 – 0.66 | 深度扭曲線  | 線條依深度值偏移，產生波浪視覺 |
| 0.66 – 0.99 | 同心圓線   | 從畫面中心向外放射的環形線條  |
| ~ 1.00      | LED 點陣 | 格點發光，顏色從原始影像取樣  |