

NCEC ROM Map Editor

GitHub 公開ガイド(手順・文面・著作権チェック)

生成日: 2026-10-04 対象: 自作の NC(NCEC/SH7058)ROMツール

本書は『何を公開し・何を公開してはいけないか』『GitHubへの投稿手順』『そのまま使える説明文』をまとめたものです。付属ファイル README.md / .gitignore / requirements.txt は作成済みで、そのままコミットできます。

△ 最重要: マツダのROM(nccec_rom_dump.bin)やルネサスのマニュアルPDF等の第三者著作物は絶対に公開しないこと(.gitignore で除外済み)。

1. 公開前チェック(著作権で“含めない”もの)

オープンソース公開で最も重要なのは、他者の著作物を混ぜないことです。以下はリポジトリに含めないでください(付属 .gitignore で自動除外されます)。

- ECU ファームウェア/ROMイメージ(*.bin、nec_rom_dump.bin)= マツダの著作物。
- SBL / 非公開IP(入手できても公開しない)。
- Renesas SH7058 マニュアル(docs/sh7058_plain_manual.pdf、REN_*.pdf)= ルネサスの著作物。
- 他ツールの配布物(nc-flash-*.zip、mx5studio 等)。
- ログ/キャプチャ(logs/, *.raw)、個人設定(dashboard_layout.json)。

コミット前に必ず確認:

```
cd C:\Users\satoru\Downloads\NECEECU
git status          # 一覧に .bin / 各種PDF(Renesas) が無いことを確認
git check-ignore nec_rom_dump.bin # 除外されていれば行が返る
```

※ マップ定義(defs/libretuner/*.json)は LibreTuner/speepsio 氏の著作物(GPL)。同梱する場合はクレジットと GPL表記が必要です。迷う場合は同梱せず、README の手順で利用者にダウンロードしてもらう方式が安全です(付属 README はこの方式)。

2. 公開する中身(推奨構成)

公開するのは“自分が書いたコードと文書”です:

```
ncec_editor.py  ncec_dashboard.py      # GUI
necu/*.py      # ライブラリ(flash, rom, i18n, livelog, ...)
tools/*.py     # 吸い出し/比較/取説生成 等
docs/*.md      # ドキュメント(自作)
README.md  LICENSE  .gitignore  requirements.txt
```

defs/libretuner/ は上記の著作権方針に従って判断。生成PDF(取説)は任意で同梱可(自分のROM値を含むので、気になる場合は外す)。

3. ライセンスとクレジット

参照した LibreTuner / nc-flash が GPL 系のため、本プロジェクトも GNU GPL v3.0 を推奨します(互換・オープン維持)。

- GitHub でリポジトリ作成時、または Add file → Create new file → ファイル名 'LICENSE' で GitHub のテンプレート(GNU GPLv3)を選ぶと正式な全文が入ります。
- README の『クレジット』に LibreTuner(speepsio 氏の定義)、RomDrop、nc-flash、Renesas マニュアルを明記(付属 README に記載済み)。
- 『公開情報を参考にゼロから再実装。非公開IF(SBL等)は含まない』と明記しておくで誠実。

4. 公開手順

A. GitHub でリポジトリを作成(ブラウザ)

- github.com にログイン → 右上 [+] → New repository。
- Repository name 例: ncec-rom-tool / Description は第5章の文面を貼る。
- Public を選択。README/.gitignore/License は“追加しない”(手元に用意済みのため)。※ License だけ GitHub で付けたい場合は GPLv3 を選択。
- Create repository → 表示される URL(<https://github.com/<id>/ncec-rom-tool.git>)を控える。

B. ローカルから初回コミット&プッシュ(PowerShell)

git 未導入なら <https://git-scm.com/download/win> からインストール。初回のみ名前設定:

```
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "you@example.com"
```

プロジェクトフォルダで:

```
cd C:\Users\satoru\Downloads\NECEECU
git init
git add .
git status          # ← ここで .bin やRenesas PDF が無いか最終確認
git commit -m "Initial public release: NCEC ROM Map Editor"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<id>/ncec-rom-tool.git
git push -u origin main
```

以後の更新は:

```
git add -A
git commit -m "変更内容の説明"
git push
```

C. 代替手段

- GitHub Desktop(GUI): フォルダを Add → Publish repository。コマンド不要。
- GitHub CLI: `gh auth login → gh repo create ncec-rom-tool --public --source . --push`

5. そのまま使える文面

リポジトリ説明(About / Description)

短い英語(推奨):

Open-source ROM read/edit/compare/live tool for the Mazda MX-5 NC (NC1, LF-VE, Denso SH7058) factory ECU. Bench/spare ECU only. No warranty.

日本語:

マツダのロードスターNC(NCEC/LF-VE/SH7058)純正ECUの
オープンソースROM編集・比較・ライブ監視ツール。予備ECU用。無保証。

Topics(タグ。リポジトリ右上の歯車 → Topics)

mazda mx5 miata nc ecu tuning reverse-engineering sh7058 obd2 can-bus

最初のコミットメッセージ

Initial public release: NCEC ROM Map Editor
- read/edit/compare/live-monitor, JP/EN UI, PDF manual generator
- flashing pending an SBL (not included)

README

全文は付属の README.md を使用してください(免責・現状・導入・使い方・ライセンス・クレジット・SBL募集を記載済み)。GitHub ではトップに自動表示されます。

6. 公開後の運用

- Issues / Discussions を有効化(Settings → Features)。質問・バグ・情報提供の窓口。
- README か Discussions に『NC1 のフラッシュ candump 提供募集(SBL抽出用)』を掲示。
- リリース: Releases → Draft a new release でバージョンタグ(例 v0.1.0)を付けると親切。
- 安全上の免責は README 冒頭に明記済み。改変は自己責任・予備ECU推奨を一貫して。

7. 公開前 最終チェックリスト

- .gitignore がある(ROM/Renesas PDF/ログ/zip を除外)
- git status に *.bin・Renesas マニュアル・nc-flash zip が出ていない
- README.md / LICENSE(GPLv3)/ requirements.txt がある
- defs の著作権方針を決めた(同梱+クレジット or 非同梱+手順)
- クレジット(LibreTuner/RomDrop/nc-flash/Renesas)を記載
- 免責・安全注意を記載
- 個人情報(メール等)やキャプチャログを含めていない