



Станция сканирования: инвентаризация на терминале

Инструкция оператора для инвентаризации: открытие задания, проверка продукции и вердикты сканирования, переупаковка коробов с печатью этикеток, выход из задания.

Код документа	MKR-INS-05
Редакция	2026.08/01
Действует с	30.08.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-05/2026.08/01/30.08.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инвентаризация — сплошной пересчёт продукции на складе или линии. Задание готовит и запускает менеджер в кабинете, а оператор выполняет пересчёт на терминале: сканирует продукцию, а при необходимости перекладывает её в новые короба. Инструкция описывает работу оператора; вход на станцию — в инструкции MKR-INS-01.

Задание бывает двух способов: «Без переупаковки» — продукцию только сканируют, короба остаются прежними; «С переупаковкой» — проверенную продукцию перекладывают в новые короба и печатают на них этикетки. Способ выбирает менеджер при создании задания, оператор его не меняет.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Номера заданий, коробов и продукты на вашем терминале будут отличаться.

2. Открытие задания

Шаг 1. Откройте складские операции

На экране выбора смены переключитесь на «Складские операции». Терминал покажет задания инвентаризации своей линии и предложит отсканировать штрихкод формы-задания.





Демо-станция 01 · Тестовая линия А

Оператор Тестов

! Обновления

Сменить оператора

☒ Оконный режим

Складские операции

К сменам 0

Отсканируйте штрихкод формы-задания

Инвентаризация откроется автоматически. Для задания другой линии станция запросит подтверждение.

ШТРИХКОД ЗАДАНИЯ

Задания инвентаризации линии «Линия розлива 1 / Filling line 1»

1 задание

INV-00047 Вода 0,5 л

Без переупаковки

Продолжить

Обновить задания

Складские операции: задания инвентаризации линии

Шаг 2. Отсканируйте штрихкод формы-задания

Возьмите распечатанную форму-задание, которую подготовил менеджер, и отсканируйте её штрихкод — задание откроется автоматически. Если формы нет, выберите задание в списке кнопкой «Продолжить».

Ожидаемый результат: Терминал показал «Снимок сохранён и готов к автономной работе».

Шаг 3. Подтвердите задание другой линии

Если штрихкод относится к заданию другой линии, терминал запросит подтверждение. Открывайте такое задание только по указанию мастера: инвентаризацию считают по назначенной линии.





Задание назначено другой линии

Отсканирован штрихкод INV-00047

Текущий терминал
Линия розлива 1 / Filling line 1

→

Задание назначено
Линия розлива 2 / Filling line 2
INV-00047

Вода 0,5 л
Без переупаковки

После подтверждения сканы этой станции попадут в данную инвентаризацию и будут отмечены как выполненные терминалом другой линии.

Отмена

Подключиться к INV-00047

Подтверждение задания другой линии

Примечание: После сохранения снимка терминал работает автономно: пересчёт продолжается без сети, а результаты уходят на сервер при восстановлении связи.

3. Проверка продукции и вердикты

На экране «Проверка продукции» сканируйте бутылку или короб. Скан короба отмечает проверенным всё известное содержимое — это быстрее, чем сканировать бутылки по одной. Счётчики показывают «Проверено», «Расхождения» и «Защищено от учёта».

Шаг 1. «Код принят» и «Короб принят»

Зелёный вердикт означает, что позиция учтена. При скане короба терминал сообщает «Короб принят: N кодов» — отдельно сканировать его содержимое не нужно.



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Синх. 0
Дубли 0

! Обновления
Сменить оператора
Оконный режим

Проверка продукции

INV-00047 Вода 0,5 л Без переупаковки

Дата производства 19.08.2026 Действует со следующего принятого скана
Изменить Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

✓ Короб принят: 20 кодов
КОРОБ

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Проверено 20 20 проверено этим терминалом	Расхождения 3 1 коробов принято целиком	Защищено от учёта 2 20 бутылки отсканированы отдел...
--	--	--

Короб принят целиком

Шаг 2. «Код отсутствует в исходном снимке» — расхождение

Продукция есть на складе, но её нет в снимке задания. Скан сохраняется как расхождение — отложите такую продукцию отдельно и продолжайте пересчёт. Разбираться с расхождениями будет менеджер.

Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Синх. 0
Дубли 0

! Обновления
Сменить оператора
Оконный режим

Проверка продукции

INV-00047 Вода 0,5 л Без переупаковки

Дата производства 19.08.2026 Действует со следующего принятого скана
Изменить Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

Код отсутствует в исходном снимке
РАСХОЖДЕНИЕ

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Проверено 124 87 проверено этим терминалом	Расхождения 1 4 коробов принято целиком	Защищено от учёта 2 83 бутылки отсканированы отдел...
---	--	--

Расхождение: кода нет в снимке задания

Шаг 3. «Код не учтён: уже в отгрузке»

Код защищён от учёта: продукция уже отгружена или выведена из оборота. Терминал её не засчитывает — уберите такую продукцию из пересчитываемой партии.





Демо-станция 01 · Тестовая линия А

Оператор Тестов

! Обновления

Сменить оператора

☒ Оконный режим

Проверка продукции

INV-00047 Вода 0,5 л Без переупаковки

Дата производства
19.08.2026

Действует со следующего принятого скана

Изменить

Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

✕ Код не учтён: уже в отгрузке

НЕ УЧТЁН

Проверено
124

Расхождения
3

Защищено от учёта
1

87
проверено этим терминалом

4
коробов принято целиком

83
бутылки отсканированы отдел...

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Защищённый код: продукция уже в отгрузке

Шаг 4. «Код не участвует в инвентаризации»

Продукция не подходит под параметры задания: другой продукт или дата производства вне заданного периода. В пересчёт она не идёт — отложите её и продолжайте.

Демо-станция 01 · Тестовая линия А

Оператор Тестов

! Обновления

Сменить оператора

☒ Оконный режим

Проверка продукции

INV-00047 Вода 0,5 л Без переупаковки

Дата производства
19.08.2026

Действует со следующего принятого скана

Изменить

Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

о Код не участвует в инвентаризации

НЕ УЧАСТВУЕТ

Проверено
124

Расхождения
1

Защищено от учёта
2

87
проверено этим терминалом

4
коробов принято целиком

83
бутылки отсканированы отдел...

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Код не участвует в этом задании

Шаг 5. «ДУБЛЬ» — код уже проверен

«Код уже проверен на этом терминале» или «Код уже проверен на другом терминале» означает, что позицию посчитали раньше. Повторно её не сканируйте и не перекладывайте: она уже учтена.





Демо-станция 01 · Тестовая линия А

Оператор Тестов

! Обновления

Сменить оператора

☒ Оконный режим

Проверка продукции

INV-00047 Вода 0,5 л Без переупаковки

Дата производства
19.08.2026

Действует со следующего принятого скана

Изменить

Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

Код уже проверен на другом терминале

gallery-terminal-b · 13:00:00

ДУБЛЬ

Проверено
124

Расхождения
3

Защищено от учёта
2

87
проверено этим терминалом

4
коробов принято целиком

83
бутылки отсканированы отдел...

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Дубль: код уже проверен на другом терминале

Важно: «Код не распознан» — отсканирован не код маркировки: расправьте упаковку и повторите скан. «Скан не сохранён — повторите сканирование» означает, что терминал не записал результат: повторите скан этой же позиции.

4. Дата производства

Шаг 1. Переключите дату при смене партии

Терминал приписывает сканы к указанной дате производства. Переходя к продукции другой даты, нажмите «Изменить» рядом с датой, выберите нужную и подтвердите кнопкой «Применить дату». Новая дата действует со следующего принятого скана — уже сделанные сканы не меняются.





Сменить дату производства

Отмена

Дата производства

19.08.2026

Действует со следующего принятого скана

Применить дату

Смена даты производства

5. Способ «С переупаковкой»

Шаг 1. Отсканируйте старый короб

Переупаковка идёт коробами: сначала отсканируйте этикетку старого короба, из которого перекладываете продукцию.

Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

● Синх. 0 ● Дубли 0 ● ●

! Обновления Сменить оператора ☒ Оконный режим

Переупаковка

INV-R-00012 Вода 0,5 л **С переупаковкой**

Дата производства 19.08.2026 Неотправленных событий: 0

Изменить Исправления Выйти из задания

Старый короб Новый короб Дата производства

0 / 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Отсканируйте старый короб

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Переупаковка: терминал ждёт скан старого короба

Ожидаемый результат: Терминал показал «Старый короб выбран» и открыл новый короб.





Шаг 2. Сканируйте каждую бутылку в новый короб

Перекладывайте продукцию по одной, сканируя каждую единицу: терминал показывает занятые и свободные места в открытом коробе. «Бутылка добавлена в новый короб» — позиция уложена; «Скан сохранён, но бутылка не добавлена» — позиция учтена как расхождение и в новый короб не идёт.

Демо-станция 01 · Тестовая линия А

Оператор Тестов

! Обновления

Сменить оператора

☒ Оконный режим

Переупаковка

INV-R-00012 Вода 0,5 л С переупаковкой

Дата производства 19.08.2026 Неотправленных событий: 0

Изменить

Исправления

Выйти из задания

Старый короб
_0014

Новый короб
046006820000000015

Дата производства
19.08.2026

7 / 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Сканируйте каждую бутылку

Старый короб выбран

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Наполнение нового короба

Шаг 3. Закройте короб

Когда короб набран, терминал закрывает его автоматически и отправляет этикетку на печать. Закрывать неполный короб вручную нельзя — при необходимости откройте панель «Исправления»: кнопкой «Убрать последнюю бутылку» уберите ошибочно добавленную позицию, а кнопкой «Очистить открытый короб» — весь набор.





Демо-станция 01 · Тестовая линия А

Оператор Тестов

! Обновления

Сменить оператора

☒ Оконный режим

Переупаковка

INV-R-00012 Вода 0,5 л С переупаковкой

Дата производства
19.08.2026

Неотправленных событий: 0

Изменить

Исправления

Выйти из задания

↗ Печатаем этикетку

SSCC

046006820000000015

Количество бутылок

20

Дата производства

19.08.2026

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Короб закрыт, ожидается печать этикетки

Важно: «Короб заблокирован из-за конфликта» — короб уже обработан другим терминалом; очистите конфликт и продолжайте с другим коробом. «Короб аннулирован администратором» — работу по нему прекратите и сообщите мастеру.

6. Печать этикетки нового короба

Шаг 1. Наклейте напечатанную этикетку

После закрытия короба терминал печатает этикетку с новым номером SSCC. Наклейте её на этот короб сразу — короб без этикетки нельзя опознать на складе.

Ожидаемый результат: Терминал показал «Этикетка напечатана».

Шаг 2. Если этикетка не напечатана

Терминал сообщит причину: «В задании нет шаблона этикетки», «Принтер не настроен», «Не удалось подготовить этикетку» или «Принтер не подтвердил печать». Устраните причину (лента, кабель, замятие) и нажмите «Повторить печать»; кнопка «Настроить принтер» открывает настройку рабочего места.





Демо-станция 01 · Тестовая линия А

Оператор Тестов

! Обновления

Сменить оператора

☒ Оконный режим

Переупаковка

INV-R-00012 Вода 0,5 л С переупаковкой

Дата производства
19.08.2026

Неотправленных событий: 0

Изменить

Исправления

Выйти из задания

! **Этикетка не напечатана**

Принтер не подтвердил печать.

SSCC
046006820000000015

Количество бутылок
20

Дата производства
19.08.2026

Повторить печать

Настроить принтер

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Этикетка не напечатана: повтор печати

Шаг 3. Перепечатайте потерянную этикетку

Откройте «Перепечатать этикетку короба» и введите не менее четырёх цифр номера SSCC — подходящие короба появятся сами. Выберите нужный и нажмите «Перепечатать». Старую этикетку, если она нашлась, уничтожьте: на коробе должна остаться одна.

Важно: «Результат печати не сохранился. Повторите с тем же SSCC» — не создавайте новый короб: повторите печать для того же номера, иначе на складе появятся два короба с одинаковым содержимым.

7. Выход из задания

Шаг 1. Завершите работу кнопкой «Выйти из задания»

Терминал дождётся накопленные события на сервер и вернётся к списку заданий. Счётчик «Неотправленных событий» показывает очередь — дождитесь её отправки, если сеть доступна.

Шаг 2. Если выйти не удалось

Терминал показал «Не удалось выйти. Задание и неотправленные сканы сохранены.» — задание и все сканы остаются на терминале, ничего не потеряно. При переупаковке перед повтором закройте открытый короб или очистите его через панель «Исправления» (на снимке короб открыт: 4 из 20) — иначе уложенная продукция останется без этикетки и учёта. Затем нажмите «Выйти из задания» ещё раз.

MKR-INS-05 · 2026.08/01 · 30.08.2026 · Страница 10



Демо-станция 01 · Тестовая линия А

Оператор Тестов

! Обновления

Сменить оператора

☒ Оконный режим

Переупаковка

INV-R-00012 Вода 0,5 л С переупаковкой

Дата производства
19.08.2026

Не удалось выйти. Задание и неотправленные сканы сохранены.

Изменить

Исправления

Выйти из задания

Старый короб
_0014

Новый короб
046006820000000015

Дата производства
19.08.2026

4 / 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Сканируйте каждую бутылку

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Выход не удался: задание и сканы сохранены на терминале

8. Частые вопросы

Штрихкод формы-задания не читается — Выберите задание из списка на экране складских операций кнопкой «Продолжить» — форма нужна только для быстрого открытия.

Для линии нет заданий инвентаризации — Задание ещё не запущено менеджером или назначено другой линии. Уточните у мастера; производственные смены при этом остаются доступны.

Много расхождений подряд — Похоже, пересчитывается не та партия или не тот продукт. Остановитесь и сверьтесь с мастером — расхождения останутся в результате инвентаризации.

Терминал не в сети во время пересчёта — Работайте дальше: снимок задания сохранён локально, сканы уйдут на сервер при восстановлении связи.

Закрыл короб, а этикетки нет — Перепечатайте её по номеру SSCC (раздел 6). Пока этикетки нет, короб нельзя отправлять на склад.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

