



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

تمرین سوم

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

نیم سال دوم ۹۹-۰۰

استاد:

جناب آقای دکتر منظوری شلمانی

نام و نام خانوادگی:

امیرمهدی نامجو - ۹۷۱۰۷۲۱۲



۱ سوال اول

$$x[n] = u[n-1] + u[n-2] + \dots u[n-N]$$

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{z^{-2}}{1-z^{-1}} + \frac{z^{-3}}{1-z^{-1}} + \dots + \frac{z^{-N}}{1-z^{-1}} \\ &= \frac{z^{-N}}{1-z^{-1}}(1+z+z^2+\dots+z^{N-1}) = \frac{z^{-N}}{1-z^{-1}}\left(\frac{1-z^N}{1-z}\right) \\ &= \frac{z-z^{1-N}}{(z-1)^2} \end{aligned}$$

۲ سوال دوم

۳ سوال سوم

$$H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+\frac{3}{4}z^{-1}}$$

(آ)

$$H(z) = \frac{-4}{3} + \frac{\frac{7}{3}}{1+\frac{3}{4}z^{-1}}$$

$$\mathcal{Z}^{-1}(H(z))(n) = h[n] = \frac{-4}{3}\delta[n] + \frac{7}{3}\left(\frac{-3}{4}\right)^n u[n]$$

(ب)

$$x[n] = (1/3)^n u[n] + u[-n-1]$$

$$X(z) = \frac{1}{1-(1/3)z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}}; ROC : 1/3 < |z| < 1$$

$$\begin{aligned} Y(z) &= X(z)H(z) = \left(\frac{1}{1-(1/3)z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}}\right)\left(\frac{-4}{3} + \frac{\frac{7}{3}}{1+\frac{3}{4}z^{-1}}\right) \\ &= \frac{\frac{-8}{13}}{1-1/3z^{-1}} + \frac{\frac{8}{13}}{1+3/4z^{-1}}; ROC : 1/3 < |z| < 3/4 \end{aligned}$$

ساده سازی عبارت بالا به کمک Mathematica انجام شده است.

$$y[n] = \frac{-8}{13}(1/3)^n u[n] - \frac{8}{13}(-3/4)^n u[-1-n]$$



ج) سیستم LTI علی پایدار است اگر و تنها اگر قطب هایش از نظر اندازه کمتر مساوی 1 باشند. در این مورد $|z| = 3/4$ است که کمتر از یک است. پس پایدار است.

۴ سوال چهارم

$$\begin{aligned} x[n] &= \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 2^n u[-n-1] \\ y[n] &= 5 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 5 \left(\frac{2}{3}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

(آ)

$$X(z) = \frac{1}{1 - 1/3z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}; ROC : 1/3 < |z| < 2$$

$$Y(z) = \frac{5}{1 - 1/3z^{-1}} - \frac{5}{1 - 2/3z^{-1}}; ROC : 1/3 < |z| < 2/3$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\frac{5}{1 - \frac{1}{3z}} - \frac{5}{1 - \frac{2}{3z}}}{\frac{1}{1 - \frac{1}{3z}} - \frac{1}{1 - \frac{2}{3z}}} = \frac{3(z-2)}{3z-2}$$

$$= 3 - \frac{2}{1 - 2/3z^{-1}}; ROC : |z| > 2/3$$

قطب سیستم $a = 2/3$ و صفر آن $z = 2$ است.

(ب)

$$h[n] = 3\delta[n] - 2(2/3)^n u[n]$$

(ج)

$$3zY(z) - 2Y(z) = 3(zX(z) - 2X(z)) \rightarrow$$

$$3y[n+1] - 2y[n] = 3(x[n+1] - 2x[n])$$

د) بله چون ROC تابع $H(z)$ آن شامل دایره واحد می شود.

۵ سوال چهارم