

SA8 · El meu checklist — Autonomia i telemetria

Nom: _____ Data: _____

**Quan toca?** Tingues-lo obert **durant tota la SA** (marca a mesura que avances) i repassa'l **sencer abans d'entregar** — és l'últim pas de l'itinerari.
Marca cada cosa quan la tinguis feta. Serveix per no oblidar-te res i per saber com vas.

✓ Abans d'acabar aquesta SA he de...

- ☐ Provar `comportaments.py` sobre el meu rover i entendre els tres estats (SEGUIR/ESQUIVAR/RECUPERAR) (Act. 1)
- ☐ Muntar el **DHT11** (P8) i l'**IMU MPU6050** (I2C, P19/P20) sobre el meu rover
- ☐ Dissenyar el meu **format de missatge** de telemetria (prefix "TEL:" + camps)
- ☐ Fer el **mini-check** individual (Sessió 2, no qualifica)
- ☐ Programar `telemetria_radio.py` i el meu propi `estacio_base.py` (Act. 2)
- ☐ Fer la **pràctica guiada d'IA** (classificació de patrons) i escriure la reflexió d'IA i ètica de dades
- ☐ Tancar el **sistema de telemetria del rover** (Act. 3, producte) → *compta amb R1 i R3*
- ☐ Fer el **repte** ★ de `Reptes/Reptes_SA8.md` (nucli obligatori) i ensenyar-lo al docent → *compta amb R1*
- ☐ Fer la **mini-defensa breu** (una decisió justificada; per mostreig — si no et toca, escriu-ho al quadern) → *compta amb R4*
- ☐ Tenir l'entrada del **quadern tècnic** de la SA8 (què he après · el repte · un error · el meu format de missatge · reflexió d'IA)
- ☐ Recordar que el rover reutilitza els motors/sensors de la SA7 (`avancar/retrocedir/girar/aturar`, HC-SR04, seguidor de línia); a la SA8 s'hi afegeixen només el DHT11, l'IMU i la ràdio de telemetria

🚦 Com vaig? (pinta el teu nivell)

Ja sé...	🔴 Encara no	🟡 A mitges	🟢 Sí
Llegir l'IMU MPU6050 i el DHT11 i interpretar-ne les magnituds			
Enviar dades de sensors per ràdio amb un protocol propi			
Registrar i visualitzar dades rebudes (llista, mitjana)			
Explicar la diferència entre una regla feta a mà i un model d'IA entrenat amb dades			

🆘 Si m'encallo

Segueixo **DEPURA**: **Describeix** · **Examina** · **Prova** una hipòtesi cada cop · **Ubica** · **Repara** · **Apunta**. Nou aquesta SA: si un missatge de ràdio "no arriba com toca", **comprovo primer** el protocol (mateix group? mateix PREFIX?), abans de sospitar dels sensors. Si segueixo encallat, agafo la **targeta de rescat** de la meua SA (`00_Targetes_rescat.md`, 3 nivells de pista) i, com a últim recurs, demano ajuda explicant **què ja he provat**.

Tens dos o més ● ? Repassa el material de la SA i demana ajuda: **no passa res**, per això hi ha temps abans de la SA9.