AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống ly hợp

AENK4L0B5304001

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Ly hợp bị trượt	Cáp ly hợp được điều chỉnh không chính xác	*Điều chỉnh cáp ly hợp. ☞(Trang 5C-3)*
	Đĩa ly hợp, vỏ ly hợp hoặc bánh đà bị mòn hoặc bề mặt đĩa ly hợp dính nhớt	*Thay vỏ ly hợp, đĩa ly hợp hoặc bánh đà.* • *Đĩa ly hợp và vỏ ly hợp: ☞(Trang 5C-10)* • *Bánh đà: ☞(Trang 1D-38)*
	Lò xo màng bị yếu	*Thay vỏ ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Cáp ly hợp bị kẹt	*Thay cáp ly hợp. ☞(Trang 5C-4)*
	Bạc đạn chà hoặc càng nhả ly hợp bị kẹt	*Kiểm tra hoặc thay bạc đạn chà và càng nhả ly hợp.* • *Kiểm tra: ☞(Trang 5C-12)* • *Thay thế: ☞(Trang 5C-10)*
Ly hợp bị bó	Cáp ly hợp được điều chỉnh không chính xác	*Điều chỉnh cáp ly hợp. ☞(Trang 5C-3)*
	Lò xo màng bị yếu hoặc lá lò xo bị mòn	*Thay vỏ ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Chốt trục sơ cấp hoặc đĩa ly hợp không trượt êm	*Bôi trơn chốt trục sơ cấp. ☞(Trang 5C-10)*
	Đĩa ly hợp rung quá mức	*Thay đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Bề mặt ly hợp bị vỡ hoặc bị bẩn do nhớt	*Thay đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Bạc đạn chà hoặc càng nhả ly hợp bị kẹt	*Kiểm tra hoặc thay bạc đạn chà và càng nhả ly hợp* • *Kiểm tra: ☞(Trang 5C-12)* • *Thay thế: ☞(Trang 5C-10)*
Ly hợp bị rung giật	Bề mặt đĩa ly hợp bị mờ (như kính) hoặc bị bẩn do nhớt	*Thay đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Bạc đạn chà trượt không êm	*Thay bạc đạn chà hoặc các bộ phận liên quan. ☞(Trang 5C-10)*
	Đĩa ly hợp bị đảo	*Thay đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Các lò xo xoắn trong đĩa ly hợp bị yếu	*Thay đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Các đinh tán của đĩa ly hợp bị lỏng	*Thay đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Đĩa ép hoặc bề mặt bánh đà bị cong vênh	*Thay vỏ ly hợp, đĩa ly hợp hoặc bánh đà.* • *Đĩa ly hợp và vỏ ly hợp: ☞(Trang 5C-10)* • *Bánh đà: ☞(Trang 1D-38)*
	Giá lắp động cơ yếu hoặc (các) bu-lông và/hoặc đai ốc giá lắp động cơ bị lỏng	*Thay giá lắp động cơ hoặc siết lại bu-lông và/hoặc đai ốc giá lắp động cơ. ☞(Trang 1D-30)*
Tiếng kêu phát ra từ ly hợp	Bạc đạn chà mòn hoặc vỡ	*Thay bạc đạn chà. ☞(Trang 5C-10)*
	Đĩa ly hợp bị nứt	*Thay đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Đĩa ly hợp bị mờ (như kính)	*Thay đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Đĩa ép và lò xo màng kêu lách cách	*Thay vỏ ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*