

ANALISA KERJA AMAN

(Job Safety Analysis)

No. JSA : JSA/HSE/IX/2026/001
 Pekerjaan : Pemasangan Drive Based Motor Crusher B
 Tanggal : 01/09/2026
 APD : Helm Safety, Sepatu Safety, Masker, Kacamata, APD Welding

Departemen : Mekanikal
 Lokasi Kerja : Crusher Line B

NO	LANGKAH KERJA	IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA	POTENSI DAMPAK / RISIKO	TINGKAT RISIKO	TINDAKAN PENGENDALIAN	PIC
1	Persiapan dan Mobilisasi Material Menggunakan LV	Kendaraan LV bermuatan tidak stabil / material jatuh saat perjalanan	Tertimpa material, pekerja jatuh dari unit LV	S	Pastikan material diikat dan disusun dengan rapi, driver memiliki SIMPER, patuhi batas kecepatan, pekerja dilarang bergantung dibelakang LV	Foreman / Driver / Fitter
		Pekerja lalu Lalang di akses jalan LV	Tertabrak LV	T	Lakukan breafing K3 sebelum memulai pekerjaan, pasang barricade dan rambu peringatan	
2	Pengangkatan Motor Crusher menggunakan Chain Block	Webbing sling putus, rantai chain block tegang tiba-tiba, motor crusher jatuh, Posisi pekerja berada di bawah beban gantung	Cidera fatal, terkena kickback rantai yang tegang, tertimpa motor crusher, tertimpa beban jatuh, fatality	T	Gunakan webbing sesuai SWL, inspeksi alat angkat sebelum digunakan, jaga jarak dengan alat angkat, jangan berada di bawah beban gantung	Foreman / rigger
		Titik Jepit	Bagiaan tubuh terjepit	S	Hindari bagian tubuh dari titik jepit	
3	Pemotongan drive based lama	Permukaan panas plat hasil potongan, percikan api dari pemotongan, ledakan tabung gas dan oksigen.	Kebakaran, luka bakar akibat benda panas, cedera serius dan fatality	T	Siapkan APAR, basahi bagian belt dan lantai Transfer tower dengan air, gunakan sarung tangan kulit dan pakaian lengan Panjang.	Foreman / Fire Watch / Fitter
4	Pemasangan WF	Sinar UV pengelasan, percikan api las, asap pengelasan	Kebakaran, gangguan pernafasan, luka bakar akibat percikan api las	S	Sediakan APAR, basahi bagian belt dan lantai transfer tower, gunakan kap las, gunakan sarung tangan kulit, gunakan masker, gunakan apron las dan seragam lengan Panjang	Welder / Fire Watch
		Kabel trafo las terbuka	Tersengat Listrik	S	Lakukan pemeriksaan peralatan las sebelum digunakan	Foreman / Welder
		Bekerja dibawah beban gantung	Beban jatuh dan menimpa pekerja, Kepala terbentur beban gantugn saat berdiri	T	Pindahkan beban agar tidak berada di atas area kerja	Foreman / Rigger / Welder

NO	LANGKAH KERJA	IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA	POTENSI DAMPAK / RISIKO	TINGKAT RISIKO	TINDAKAN PENGENDALIAN	PIC
		Alat kerja atau materian jatuh	Benda atau material menimpa pekerja yang berada di bawah	S	Gunakan helm keselamatan, pasang barricade di area maintenance	Foreman / HSE
5	Pemasangan dan Drive Pengelasan Based	Sinar UV pengelasan, percikan api las, asap pengelasan	Kebakaran, gangguan pernafasan, luka bakar akibat percikan api las	S	Sediakan APAR, basahi bagian belt dan lantai transfer tower, gunakan kap las, gunakan sarung tangan kulit, gunakan masker, gunakan apron las dan seragam lengan Panjang	Welder / Fire Watch
		Kabel trafo las terbuka	Tersengat Listrik	S	Lakukan pemeriksaan peralatan las sebelum digunakan	Foreman / Welder
		Bekerja dibawah beban gantung	Beban jatuh dan menimpa pekerja, Kapala terbentur beban gantugn saat berdiri	T	Pindahkan beban agar tidak berada di atas area kerja	Foreman / Rigger
		Alat kerja atau materian jatuh	Benda atau material menimpa pekerja yang berada di bawah	S	Gunakan helm keselamatan, pasang barricade di area maintenance	Foreman / HSE
6	Pemasangan Motor dan Allighment	Webbing sling putus, rantai chain block tegang tiba-tiba, motor crusher jatuh, Posisi pekerja berada di bawah beban gantung	Cidera fatal, terkena kickback rantai yang tegang, tertimpa motor crusher, tertimpa beban jatuh, fatality	T	Gunakan webbing sesuai SWL, inspeksi alat angkat sebelum digunakan, jaga jarak dengan alat angkat, jangan berada di bawah beban gantung	Foreman / Rigger
		Titik Jepit, pemasangan vanbelt motor cusher	Bagiaan tubuh terjepit antara motor dan drive based, tangan terjepit vanbelt	R	Hindari bagian tubuh dari titik jepit, perhatikan posisi tangan saat pemasangan vanbelt	
7	Finishing dan Uji Coba Putaran Motor	Peralatan berantakan, motor berputar tiba-tiba	Tersandung, terjatuh, terjepit bagian berputar	S	Rapikan peralatan setelah digunakan, komunikasi dengan tim ccr, jaga jarak dengan benda berputar	Foreman / Operator
8	Perapihan Peralatan Kerja, Cleaning Area, dan Mobilisasi Peralatan	Peralatan atau area berantakan , Kendaraan LV bermuatan tidak stabil / material jatuh saat perjalanan	Tertimpa material, pekerja jatuh dari unit LV	S	Pastikan material diikat dan disusun dengan rapi, driver memiliki SIMPER, patuhi batas kecepatan, pekerja dilarang bergantung dibelakang LV	Foreman / Driver / Fitter
		Pekerja lalu Lalang di akses jalan LV	Tertabrak LV	T	Lakukan breafing K3 sebelum memulai pekerjaan, pasang barricade dan rambu peringatan	

Keterangan Ringkat Risiko : R = Rendah | S = Sedang | T = Tinggi

Disusun Oleh

M Taufik
Foreman

Diketahui Oleh

Jayadi Perjaka
HSE

Disetujui Oleh

M. Daffa Djatmiko Aji
PJO