



PROSEDUR

PENGELOLAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)



No. Dokumen	UEI/HSE/SOP/008
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12 Desember 2025
Departemen	HSE
Status	Terkendali

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jayadi Perjaka		M. Daffa Djatmiko Aji
HSE Officer	HSE Manager	PJO

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

DOKUMEN KONTROL

No Revisi	Tanggal	Keterangan	Disahkan Oleh
00	12/12/2025	Penerbitan awal prosedur	PJO

DISTRIBUSI DOKUMEN

Distribusi	No. Salinan
Direktur	Copy 01 – Master (Asli)
PJO	
Departemen HSE	
Pengawas	
Departemen Operasional & Maintenance	
Mine Owner	
Arsip HSE	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. REFERENSI.....	4
4. DEFINISI.....	4
5. TANGGUNG JAWAB.....	5
6. PROSEDUR.....	6
6.1. Identifikasi Kebutuhan APD.....	6
6.2. Pengadaan dan Penyimpanan APD.....	6
6.3. Distribusi dan Serah Terima APD.....	7
6.4. Pelatihan Penggunaan APD.....	7
6.5. Pemeriksaan, Perawatan, dan Penggantian APD.....	7
6.6. Pemusnahan/Pembuangan APD Tidak Layak Pakai.....	8
7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD).....	8
8. TANGGAP DARURAT.....	9
9. LARANGAN.....	10
10. FORMULIR.....	10

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun sebagai pedoman kerja standar bagi seluruh personel PT Unggul Ejawantah Industri dalam pengelolaan Alat Pelindung Diri (APD), dengan tujuan untuk:

1. Memastikan seluruh potensi bahaya di tempat kerja telah diidentifikasi dan dikendalikan salah satunya melalui penyediaan dan penggunaan APD yang sesuai.
2. Memastikan APD yang disediakan dan digunakan oleh pekerja memenuhi standar, spesifikasi, dan jenis pekerjaan.
3. Mengatur mekanisme identifikasi kebutuhan, pengadaan, distribusi, penggunaan, pemeriksaan, perawatan, penggantian, hingga pemusnahan APD secara tertib dan terdokumentasi.
4. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) yang disebabkan oleh ketiadaan, ketidaksesuaian, atau kerusakan APD.
5. Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengelolaan APD di area kerja/site PT Unggul Ejawantah Industri, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Identifikasi kebutuhan APD berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko (HIRADC/JSA) pada setiap jenis pekerjaan dan area kerja.
2. Pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian APD kepada pekerja, termasuk karyawan tetap, kontrak, kontraktor, dan tamu/visitor sesuai kebutuhan area kerja yang dikunjungi.
3. Pelatihan dan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, serta batas usia pakai (lifetime) APD.
4. Pemeriksaan berkala, perawatan, dan penggantian APD yang rusak, aus, atau kedaluwarsa.
5. Pemusnahan/pembuangan APD yang sudah tidak layak pakai.

Prosedur ini berlaku untuk seluruh area kerja Perusahaan, termasuk kantor, area produksi/operasional, gudang, dan area proyek, serta berlaku bagi seluruh pekerja, kontraktor, sub-kontraktor, dan tamu yang memasuki area kerja Perusahaan.

3. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
6. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar internasional (ANSI/EN) terkait spesifikasi teknis masing-masing jenis APD

4. DEFINISI

- 4.1. Alat Pelindung Diri (APD)
Kelengkapan yang wajib digunakan pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.
- 4.2. HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control)
Proses identifikasi bahaya, penilaian, dan penentuan pengendalian risiko yang menjadi dasar penentuan jenis APD yang diperlukan pada suatu pekerjaan/area.
- 4.3. Kartu Kontrol APD
Dokumen yang mencatat riwayat penerimaan, penggunaan, pemeriksaan, dan penggantian APD milik seorang pekerja.
- 4.4. Masa Pakai (Lifetime/Shelf Life)
Jangka waktu maksimum suatu APD dapat digunakan secara aman sesuai rekomendasi produsen, sebelum harus diganti meskipun secara fisik belum tampak rusak.
- 4.5. APD Tidak Layak Pakai
APD yang mengalami kerusakan, keausan, cacat, atau telah melewati masa pakai sehingga tidak lagi mampu memberikan perlindungan sebagaimana mestinya.
- 4.6. Quarantine Area
Area khusus yang digunakan untuk menyimpan sementara APD yang dinyatakan tidak layak pakai sebelum dimusnahkan.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Penanggung Jawab Operasional (PJO)

1. Memastikan prosedur pengelolaan APD ini diterapkan secara konsisten di seluruh area kerja di bawah tanggung jawabnya.
2. Menyediakan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk pengadaan APD sesuai kebutuhan hasil identifikasi bahaya.
3. Memastikan kepatuhan penggunaan APD oleh seluruh personel, termasuk kontraktor dan tamu, di area kerjanya.
4. Menghentikan (stop work authority) setiap kegiatan kerja apabila ditemukan pekerja tidak menggunakan APD yang dipersyaratkan.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan prosedur pengelolaan APD di site.

5.2. HSE Department

1. Melakukan identifikasi bahaya dan menentukan jenis APD yang wajib digunakan pada setiap area/jenis pekerjaan (HIRADC).
2. Menyusun spesifikasi teknis dan standar mutu APD yang akan diadakan.
3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan serta perawatan APD kepada seluruh pekerja.
4. Melakukan inspeksi berkala terhadap kepatuhan penggunaan dan kondisi APD di lapangan.
5. Melakukan evaluasi dan investigasi apabila terjadi insiden yang berkaitan dengan kegagalan atau ketiadaan APD.

5.3. Bagian Gudang/Logistik

1. Mengelola stok, penyimpanan, dan pendistribusian APD sesuai permintaan yang telah disetujui.
2. Mencatat setiap penyerahan APD kepada pekerja menggunakan Kartu Kontrol APD.
3. Memastikan kondisi penyimpanan APD sesuai standar (bersih, kering, terhindar dari sinar matahari langsung, dan tidak tercampur bahan kimia).
4. Melaporkan kepada HSE Department apabila stok APD mendekati batas minimum (re-order point).

5.4. Supervisor/Pengawas Lapangan

1. Memastikan seluruh pekerja di bawah pengawasannya telah menerima dan menggunakan APD sesuai jenis pekerjaan.
2. Melakukan pemeriksaan kondisi APD pekerja secara berkala dan mengajukan permintaan penggantian apabila diperlukan.
3. Menghentikan pekerjaan apabila ditemukan pekerja tidak menggunakan APD atau menggunakan APD yang tidak layak.

5.5. Seluruh Pekerja

1. Menggunakan APD yang telah disediakan sesuai dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang dihadapi.
2. Merawat dan menyimpan APD yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik.
3. Melaporkan kepada pengawas apabila APD yang digunakan mengalami kerusakan atau memerlukan penggantian.
4. Tidak meminjamkan, memodifikasi, atau menggunakan APD di luar peruntukannya.

6. PROSEDUR

6.1. Identifikasi Kebutuhan APD

1. HSE Department bersama Supervisor area terkait melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko (HIRADC) pada setiap jenis pekerjaan dan area kerja.
2. Berdasarkan hasil HIRADC, HSE Department menentukan jenis, spesifikasi, dan standar APD yang wajib digunakan pada masing-masing area/jenis pekerjaan dan menuangkannya dalam Matriks Kebutuhan APD.
3. Matriks Kebutuhan APD ditinjau ulang secara berkala atau apabila terdapat perubahan proses kerja, alat, bahan, atau area kerja baru.

6.2. Pengadaan dan Penyimpanan APD

4. Bagian Gudang/Logistik mengajukan permintaan pengadaan APD kepada bagian Purchasing berdasarkan Matriks Kebutuhan APD dan proyeksi kebutuhan stok.
5. APD yang diadakan wajib memiliki sertifikasi/standar mutu yang sesuai (SNI, ANSI, EN, atau standar lain yang dipersyaratkan) dan diverifikasi oleh HSE Department sebelum diterima.

6. APD disimpan di gudang pada tempat yang bersih, kering, memiliki sirkulasi udara baik, serta terpisah dari bahan kimia atau benda tajam yang dapat merusak APD.
7. Bagian Gudang/Logistik mencatat penerimaan dan stok APD dalam kartu stok/sistem inventaris.

6.3. Distribusi dan Serah Terima APD

5. Setiap pekerja baru wajib menerima APD standar sesuai jenis pekerjaannya pada saat induksi/orientasi kerja sebelum diizinkan bekerja di lapangan.
6. Serah terima APD dicatat dalam Kartu Kontrol APD yang memuat jenis, jumlah, tanggal penyerahan, dan tanda tangan penerima.
7. Pekerja wajib memeriksa kesesuaian ukuran dan kondisi APD pada saat menerima sebelum menandatangani kartu kontrol.
8. Kontraktor bertanggung jawab menyediakan APD standar bagi pekerjaannya sendiri, kecuali ditentukan lain dalam kontrak kerja, dan tetap wajib memenuhi spesifikasi minimum yang ditetapkan Perusahaan.
9. Tamu/visitor yang memasuki area kerja berisiko wajib diberikan APD dasar (helm, sepatu, rompi) yang dikelola secara terpisah oleh petugas keamanan/resepsionis area terkait.

6.4. Pelatihan Penggunaan APD

10. HSE Department memberikan pelatihan cara pemakaian, penyesuaian, perawatan, dan batas usia pakai setiap jenis APD kepada pekerja pada saat induksi dan secara berkala (refreshment).
11. Pengawas memastikan setiap pekerja baru di area kerjanya memahami dan mampu mendemonstrasikan cara penggunaan APD yang benar sebelum memulai pekerjaan.

6.5. Pemeriksaan, Perawatan, dan Penggantian APD

12. Pekerja wajib melakukan pemeriksaan visual terhadap APD miliknya setiap sebelum digunakan (pre-use check).
13. Pengawas/HSE Department melakukan inspeksi berkala terhadap kondisi dan kepatuhan penggunaan APD di lapangan sesuai jadwal inspeksi K3.

14. APD yang ditemukan rusak, aus, cacat, atau telah melewati masa pakai (lifetime) wajib segera dilaporkan kepada pengawas untuk diajukan penggantian menggunakan Formulir Permintaan Penggantian APD.
15. Penggantian APD dilakukan tanpa dipungut biaya kepada pekerja apabila kerusakan terjadi akibat pemakaian normal dalam pekerjaan (wear and tear).

6.6. Pemusnahan/Pembuangan APD Tidak Layak Pakai

16. APD yang dinyatakan tidak layak pakai dikumpulkan pada quarantine area dan diberi label "APD TIDAK LAYAK PAKAI".
17. Bagian Gudang/Logistik bersama HSE Department melakukan verifikasi dan pencatatan APD yang akan dimusnahkan menggunakan Formulir Pemusnahan APD.
18. Pemusnahan/pembuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku (limbah domestik atau limbah B3, tergantung jenis material APD).

7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Berikut adalah jenis-jenis APD standar yang dikelola dan disediakan oleh Perusahaan, dengan spesifikasi minimum mengacu pada standar yang berlaku. Penentuan akhir jenis APD pada suatu pekerjaan tetap mengacu pada hasil HIRADC/JSA area/pekerjaan terkait.

7.1. Helm Keselamatan (Safety Helmet)

Melindungi kepala dari benturan dan benda jatuh; wajib digunakan di seluruh area operasional/produksi dan proyek.

7.2. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)

Melindungi kaki dari benda jatuh, tertusuk, atau tergelincir, dilengkapi steel/composite toe cap.

7.3. Sarung Tangan (Safety Gloves)

Melindungi tangan sesuai jenis bahaya (mekanis, kimia, panas, listrik); jenis disesuaikan dengan pekerjaan.

7.4. Kacamata/Pelindung Wajah (Safety Glasses/Face Shield)

Melindungi mata dan wajah dari percikan, partikel, atau radiasi cahaya (mis. pekerjaan gerinda, las).

- 7.5. Rompi Keselamatan (High Visibility Vest)
Meningkatkan visibilitas pekerja, wajib digunakan di area lalu lintas alat berat/kendaraan.
- 7.6. Pelindung Pendengaran (Ear Plug/Ear Muff)
Digunakan di area dengan tingkat kebisingan tinggi sesuai hasil pengukuran lingkungan kerja.
- 7.7. Masker/Respirator
Melindungi saluran pernapasan dari debu, uap, atau gas berbahaya sesuai jenis paparan di area kerja.
- 7.8. Full Body Harness
Wajib digunakan untuk pekerjaan pada ketinggian $\geq 1,8$ meter.
- 7.9. Apron/Pakaian Pelindung Khusus
Digunakan pada pekerjaan dengan risiko percikan bahan kimia, panas, atau las.

8. TANGGAP DARURAT

Apabila terjadi kondisi darurat yang berkaitan dengan kegagalan, ketidaktersediaan, atau kecelakaan akibat APD (seperti APD rusak saat digunakan, kekurangan stok mendadak, atau cedera akibat APD tidak sesuai), maka seluruh personel wajib mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1. Hentikan pekerjaan seketika apabila APD yang digunakan mengalami kegagalan/kerusakan yang berpotensi menimbulkan cedera.
- 2. Segera menjauh dari area berbahaya dan laporkan kondisi tersebut kepada pengawas area.
- 3. Apabila terjadi cedera akibat kegagalan APD, lakukan pertolongan pertama (P3K) oleh petugas berwenang dan hubungi layanan medis/ambulans site sesuai prosedur tanggap darurat Perusahaan.
- 4. Pengawas segera menyediakan APD pengganti dari stok cadangan (emergency stock) yang tersedia di gudang area sebelum pekerjaan dilanjutkan.
- 5. Laporkan setiap kejadian kegagalan APD kepada HSE Department untuk dilakukan investigasi dan evaluasi guna mencegah kejadian berulang.
- 6. PJO dan HSE Department memimpin proses investigasi apabila kegagalan APD mengakibatkan kecelakaan kerja, sesuai prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja yang berlaku di Perusahaan.

7. Pekerjaan hanya boleh dilanjutkan kembali setelah APD pengganti yang layak pakai tersedia dan digunakan oleh pekerja.

9. LARANGAN

Dalam pengelolaan dan penggunaan APD, seluruh personel dilarang keras untuk:

1. Bekerja atau memasuki area kerja berisiko tanpa menggunakan APD yang dipersyaratkan.
2. Menggunakan APD yang rusak, cacat, telah melewati masa pakai (lifetime), atau tidak sesuai spesifikasi/standar yang ditetapkan.
3. Memodifikasi, mengubah bentuk, atau melepas komponen APD tanpa persetujuan tertulis dari HSE Department.
4. Meminjamkan atau menggunakan APD milik orang lain tanpa pemeriksaan kesesuaian ukuran dan kondisi terlebih dahulu.
5. Menggunakan APD di luar peruntukan atau jenis bahaya yang seharusnya dilindungi (mis. menggunakan sarung tangan kain untuk pekerjaan kelistrikan).
6. Menyimpan APD pada tempat yang tidak sesuai standar (terkena bahan kimia, sinar matahari langsung, atau lembap) sehingga mempercepat kerusakan.
7. Membuang APD yang tidak layak pakai secara sembarangan tanpa melalui proses pemusnahan yang ditetapkan.
8. Mengizinkan pekerja atau tamu memasuki area kerja berisiko tanpa APD dasar yang dipersyaratkan.

10. FORMULIR

Berikut adalah daftar formulir yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur ini. Seluruh formulir wajib diisi, ditandatangani oleh pihak terkait, dan didokumentasikan sesuai ketentuan pengendalian dokumen Perusahaan.

1. Matriks Kebutuhan APD (berdasarkan HIRADC)
2. Kartu Kontrol APD (Serah Terima Pekerja)
3. Checklist Pemeriksaan Berkala Kondisi APD
4. Formulir Permintaan Penggantian APD
5. Formulir Permintaan Pengadaan APD
6. Kartu Stok APD (Gudang)
7. Formulir Pemusnahan/Pembuangan APD Tidak Layak Pakai
8. Laporan Ketidakesesuaian/Kegagalan APD
9. Daftar Hadir Pelatihan Penggunaan APD