

G3 Solar — Planilha de Beneficiárias

Como usar esta planilha

Cada aba (Beneficiárias-...) representa uma usina. As colunas originais (UC, CLIENTE, %, quantidade)

No topo de cada aba há um cabeçalho com os seguintes campos:

- Usina Geradora (UC): identificação da usina
- Data Leitura (período): preencher com a data da leitura
- Geração Referente ao Período (kWh): valor da geração

Foram adicionadas 9 colunas (J até R) para cálculos.

Células AMARELAS = você precisa preencher
Células BRANCAS com fórmula = calculadas

Em cada aba, preencha primeiro o quadro de dados:

- Tarifa Equatorial (R\$/kWh): valor da tarifa de referência
- Valor Tarifa Mínima (R\$): valor da tarifa mínima

Depois, para cada beneficiária, preencha:

- Energia Consumida (kWh): consumo real da beneficiária
- Desconto Negociado (%): percentual de desconto

O que cada coluna calcula

Energia Injetada (kWh)

Energia Consumida (kWh)

kWh Cliente Equatorial

Desconto Negociado (%)

kWh Líquido (menos desconto)

Valor Sem G3 Solar (R\$)

Valor com Desconto G3 (R\$) - BOLETO

Valor Tarifa Mínima (R\$)

Valor a Cobrar (G3 + Mínima) (R\$)

Legenda de cores

Preencher (input)
Cabeçalho

Beneficiárias e Cobrança

Usina geradora e sua lista de beneficiárias (clientes) que recebem % da energia gerada.
, leituras, vencimentos, pagamento) foram mantidas exatamente como no arquivo enviado.

Os dados da usina geradora:

a.

Índice de leitura de referência do período (célula amarela).

Valor calculado automaticamente a partir da linha GERAÇÃO da tabela.

Calcular o valor a cobrar de cada cliente.

Valor (dados que não vêm no arquivo original).

Calculado automaticamente, não precisam ser editadas.

premissas no canto superior direito (colunas T e U):

energia e energia cobrada pela distribuidora.

tarifa mínima / custo de disponibilidade cobrado pela distribuidora.

Valor do cliente no mês, retirado da fatura da Equatorial.

Desconto acordado com o cliente sobre a energia compensada.

Energia (créditos) alocada à beneficiária = % × geração da usina. (= coluna 'quant')

INPUT — consumo real do cliente no mês, conforme fatura da Equatorial.

Menor valor entre energia injetada e energia consumida = energia efetivamente compensada na fatura.

INPUT — percentual de desconto oferecido ao cliente sobre a energia compensada.

kWh Cliente Equatorial × (1 – Desconto Negociado).

Quanto o cliente pagaria à Equatorial se não tivesse energia solar = Energia Consumida × Tarifa.

Valor que o cliente deve pagar à G3 Solar = kWh Líquido × Tarifa. Este é o valor usado para emitir o boleto.

Valor fixo da tarifa mínima que o cliente paga à Equatorial, independentemente da geração solar.

Total cobrado do cliente = Valor com Desconto G3 + Valor Tarifa Mínima.

