ZZLAB / 自定义角度套件装配

电动反射镜 · 2 inch · H2直连

1. 特制柱：UP12p5R+45.000-8918CA；相对所选原套件增量：+45.000° 。

2. 角度以从上向下看逆时针为正。0°是当前选定套件的原姿态，包含名称中的原构型角；不是镜面光学角。

3. 底座、底部螺孔与4个安装孔保持。柱顶部全部偏心孔和方向销孔共同旋转；原转接件和全部上装一起做绕柱轴的刚体旋转。

4. 电动镜架的电机、支撑板、联接轴与驱动杆全部随上装一起旋转；本角度是整体安装方位，不是电机微调角。内部机构保留源名义设置，未驱动实机或验证带电全行程。

5. 按真实孔组和配套方向销装配原转接板。保留原套件的螺钉、销钉、装配顺序和已注明的未知项。

6. 完整总装STEP保留真实部件层级；机器记录给出柱轴、底座基准和每个叶片的变换。原生柱STEP高度沿+Y，另附高度沿+Z的直立柱STEP。

7. 特制柱需新制并打上唯一编号与角度。孔位变化不适合在标准柱上追加钻孔。

8. 套件原有采购件和上装各自制件的模型、图纸沿用当前目录中的同一修订。生产清单以本包新柱记录为准。

9. 本包为本地参数派生交付；几何与文件检查不代表实物加工、激光工艺、工具连续运动、承载或重复定位测试完成。

10. Onshape独立装配体、网站目录与全库机加工图册未由本工具自动更新。查看协议元数据与核验文件可区分本地生成和云端发布。