Audit Ulang Kelengkapan dan Penamaan AHS

13 November 2026 · SE DJBK No. 47 Tahun 2026 · seluruh katalog sumber

5.637 AHS diperiksa terhadap teks tata letak PDF tersimpan.

537 AHS / 700 kelompok menerima koreksi baris yang dapat dipastikan. Komponen sumber: 33.267 → 33.734 (sebelum pemisahan alternatif). 577 pasangan penamaan lama–baru dicatat.

Metode dan batas pemeriksaan

Setiap entri dibandingkan dengan cuplikan teks tata letak PDF sumber. Koreksi diterapkan hanya untuk kelompok dengan baris bernama, satuan yang dikenali, koefisien numerik, tanpa fragmen uraian yang belum terpasangkan, dan satu halaman sumber. Nilai diambil dari koefisien tercetak, bukan dihitung balik dari harga contoh. Katalog mentah dan PDF asli dipertahankan; koreksi disimpan sebagai lapisan terpisah.

Ini audit rekonsiliasi teks sumber, bukan pernyataan bahwa seluruh AHS telah diverifikasi visual satu per satu. Entri daftar isi tanpa rincian, formula, tabel lintas halaman, dan nama terpotong/bergeser ditandai untuk pemeriksaan. 207 AHS yang menerima koreksi masih memiliki bagian lain yang perlu diperiksa. Tidak ada harga/koefisien yang dikarang untuk mengisi kekosongan.

Penamaan menyeragamkan ejaan yang jelas, bentuk PC/Portland Cement menjadi Semen Portland, huruf besar/kecil menurut bentuk katalog yang paling umum, serta identitas satuan setara. Diameter, D tulangan, ukuran, mutu, dan jabatan tenaga berbeda tetap dibedakan. Kode yang sama saja tidak dipakai sebagai alasan menggabungkan sumber daya.

Isi laporan

Bagian A: seluruh koreksi sebelum–sesudah. Bagian B: daftar penamaan yang diseragamkan. Bagian C: indeks pemeriksaan seluruh 5.637 AHS beserta status dan halamannya. Nomor halaman rujukan adalah halaman PDF lampiran asli.

A. Koreksi Komponen terhadap Sumber

1. A.3.01.1a.1 · Lampiran IV · PDF hal. 82

1 m2 Striping/kupas 100 m' top soil menggunakan Buldozer (tanpa angkutan) · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1 Pekerja · OJ · 0,00306 · L.01	Pekerja · OJ · 0,00306 · L.01
Tenaga kerja / 2	2 Mandor · OJ · 0,00031 · L.04	Mandor · OJ · 0,00031 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	1 Bulldozer 155 HP · Jam · 0,00306 · E.07.c	Bulldozer 155 HP · Jam · 0,00306 · E.07.c

2. A.3.01.1b.1 · Lampiran IV · PDF hal. 92

Mengeruk 1 m3 tanah biasa di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std. · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1 Pekerja · OJ · 0,0177 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0177 · L.01
Tenaga kerja / 2	2 Tukang · OJ · 0,0089 · L.02	Tukang · OJ · 0,0089 · L.02
Tenaga kerja / 3	3 Mandor · OJ · 0,0017 · L.04	Mandor · OJ · 0,0017 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Excavator (Std.); Bucket | E.15.e jam 0,0089 562.993,50 4.988,12 | 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'

3. A.3.01.1b.5 · Lampiran IV · PDF hal. 94

Mengangkat dan memuat batu belah 12 - < 25 cm di Stock Pile (SP) normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std. · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1 Pekerja · OJ · 0,0388 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0388 · L.01
Tenaga kerja / 2	2 Tukang · OJ · 0,0194 · L.02	Tukang · OJ · 0,0194 · L.02
Tenaga kerja / 3	3 Mandor · OJ · 0,0038 · L.04	Mandor · OJ · 0,0038 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Excavator (Std.); Bucket | E.15.e jam 0,0194 562.993,50 10.910,81 | 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'

4. A.3.01.2c.7 · Lampiran IV · PDF hal. 182

Pengangkutan dan Penghamparan Material · komponen 3 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Tanah Merah · m3 · 1,00

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Excavator Standar di | Jam 0,0067 | stockyard | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

5. A.1.02.1a.1 · Lampiran IV · PDF hal. 297

Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pembersihan batu (manual) · komponen 5 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Palu/Godam (Baja keras) To.24.b · Hari · 0,020
Peralatan / 2	—	Pahat Beton (Baja keras) To.24.a · Hari · 0,020
Peralatan / 3	—	Linggis (Baja keras) To.20 · Hari · 0,020

6. A.1.02.1a.2 · Lampiran IV · PDF hal. 297

Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual) · komponen 5 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Palu/Godam (Baja keras) To.24.b · Hari · 0,020
Peralatan / 2	—	Pahat Beton (Baja keras) To.24.a · Hari · 0,020
Peralatan / 3	—	Linggis (Baja keras) To.20 · Hari · 0,020

7. A.2.02.1a.4 · Lampiran IV · PDF hal. 298

Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu**) · komponen 4 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Palu/Godam (Baja keras) To.24.b · Buah · 0,020
Peralatan / 2	—	Pahat Beton (Baja keras) To.24.a · Buah · 0,020

8. A.1.02.2a.1 · Lampiran IV · PDF hal. 298

Bongkar 1 m3 pasangan bata merah cara Manual · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Palu / Godam · Buah · 0,002 · To.24.b	Palu / Godam To.24.b · Buah · 0,002
Peralatan / 2	Pahat Beton (Baja keras) · Buah · 0,003 · To.24.a	Pahat Beton (Baja keras) To.24.a · Buah · 0,003
Peralatan / 3	Linggis (Baja keras) · Buah · 0,007 · To.20	Linggis (Baja keras) To.20 · Buah · 0,007

9. A.1.02.4b.2.a · Lampiran IV · PDF hal. 317

1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda Tinggi > 0 s.d 1 m' · komponen 6 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Batu alam/Batu Kali 12-25cm Kawat Bronjong · m3 Buah · 1,00 · M.04.a.3 P.06b.x	Batu alam/Batu Kali 12-25cm · m3 · 1,3 · M.04.a.3
Bahan / 2	Pasir pasang ** · m3 · 0,432 · M.05.b.3	Kawat Bronjong · Buah · 1,00 · P.06b.x
Bahan / 3	—	Pasir pasang ** · m3 · 0,432 · M.05.b.3

10. A.1.02.4b.2.d · Lampiran IV · PDF hal. 317

1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda Tinggi > 3 s.d 4 m' · komponen 5 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Batu alam/Batu Kali 12-25cm Kawat Bronjong · m3 Buah · 1,00 · M.04.a.3 P.06.b.x	Batu alam/Batu Kali 12-25cm · m3 · 1,3 · M.04.a.3
Bahan / 2	Pasir pasang ** · m3 · 0,432 · M.05.b.3	Kawat Bronjong · Buah · 1,00 · P.06.b.x
Bahan / 3	—	Pasir pasang ** · m3 · 0,432 · M.05.b.3

11. A.2.02.5b.5.a · Lampiran IV · PDF hal. 324

1 m2 Pengelasan Geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), secara semi mekanis · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	*) Mesin Las HDPE 800 Watt (SM) · Hari · 0,0280 · To.20.c	*) Mesin Las HDPE 800 Watt (SM) To.20.c · Hari · 0,0280

12. A.2.02.5b.5.b · Lampiran IV · PDF hal. 324

1 m2 Pengelasan Geotekstil, Tebal sedang (400 s.d. < 800 gr/m2), secara semi mekanis · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	*) Mesin Las HDPE 800 Watt (SM) · Hari · 0,0400 · To.20.c	*) Mesin Las HDPE 800 Watt (SM) To.20.c · Hari · 0,0400

13. A.2.02.5b.5.c · Lampiran IV · PDF hal. 324

1 m2 Pengelasan Geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), secara semi mekanis · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	*) Mesin Las HDPE 800 Watt (SM) · Hari · 0,0600 · To.20.c	*) Mesin Las HDPE 800 Watt (SM) To.20.c · Hari · 0,0600

14. A.2.02.5c.1 · Lampiran IV · PDF hal. 326

1 m2 Bar Screen/saringan kasar * · komponen 8 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Baja beton BjTS 280 ∅ 12 mm Baja profil L.40.40.4 Kawat las listrik · kg · 5,4 · M.60.b M.59.d M.74	Baja beton BjTS 280 ∅ 12 mm · kg · 30 · M.60.b
Bahan / 2	—	Baja profil L.40.40.4 · kg · 4 · M.59.d
Bahan / 3	—	Kawat las listrik · kg · 5,4 · M.74

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Las listrik 150 A (Mk); Diesel · Hari · 0,15 · E.25.b	Las listrik 150 A (Mk); Diesel · Hari · 0,15 · E.25.b
Peralatan / 2	Bor listrik (portable) 300 Watt · Hari · 0,15 · To.05.c	Bor listrik (portable) 300 Watt To.05.c · Hari · 0,15

15. A.2.02.5c.2 · Lampiran IV · PDF hal. 326

1 m' ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Las listrik 150 A (Mk); Diesel · Hari · 0,050 · E.25.b	Las listrik 150 A (Mk); Diesel · Hari · 0,050 · E.25.b
Peralatan / 2	Bor listrik (portable) 300 Watt · Hari · 0,050 · To.05.c	Bor listrik (portable) 300 Watt To.05.c · Hari · 0,050

Bagian lain masih perlu diperiksa: Dynabol/raamset ø 8 mm, panjang | 1 M.65.a Buah 20 | 4 - 5 cm *)

16. A.1.03.1a.1 · Lampiran IV · PDF hal. 330

1 m3 Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual · komponen 5 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	PC: Portland Cement PB: Pasir Beton Kr: Krikil / Agregat Kasar Air · kg Liter · 1009 · M.23 M.05.a.3 M.04.d.3 M.02.a.3	PC: Portland Cement · kg · 267 · M.23
Bahan / 2	—	PB: Pasir Beton · kg · 871 · M.05.a.3
Bahan / 3	—	Kr: Krikil / Agregat Kasar · kg · 1009 · M.04.d.3
Bahan / 4	—	Air · Liter · 202 · M.02.a.3

17. A.2.03.1b.1 · Lampiran IV · PDF hal. 333

1 m3 Beton mutu sedang fc' 40 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis · komponen 7 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	PC: Portland Cement Fly Ash (Kemasan 20 kg) Superplastizer * PB: Pasir Beton · kg · 4,52 · M.23 M.35 M.24.b M.05.a.3	PC: Portland Cement · kg · 452 · M.23
Bahan / 2	Kr: Krikil / Agregat Kasar Air · kg Liter · 1009 · M.04.d.3 M.02.a.3	Fly Ash (Kemasan 20 kg) · kg · 113 · M.35
Bahan / 3	—	Superplastizer * · kg · 4,52 · M.24.b
Bahan / 4	—	PB: Pasir Beton · kg · 573 · M.05.a.3
Bahan / 5	—	Kr: Krikil / Agregat Kasar · kg · 1009 · M.04.d.3
Bahan / 6	—	Air · Liter · 202 · M.02.a.3

Bagian lain masih perlu diperiksa: Molen/Beton mixer 0,35 | 1** E.29.c Hari 0,1475 | m3+feeder

18. A.2.03.1c.1 · Lampiran IV · PDF hal. 334

1 m3 Beton Ready Mixed dicorkan menggunakan Pompa Beton · komponen 6 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,01900 · L.01	Pekerja · OH · 0,01900 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang batu · OH · 0,00475 · L.02	Tukang batu · OH · 0,00475 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala tukang · OH · 0,00048 · L.03	Kepala tukang · OH · 0,00048 · L.03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan * · OH · 0,00190 · L.04	Mandor · OH · 0,00190 · L.04
Tenaga kerja / 5	Campuran Beton 1 Ready Mixed · m3 · 1,02 · M.09.x	—
Tenaga kerja / 6	Pompa beton (D) 13,5 KW, 1 14 bar, T = 10 m' · Hari · 0,00475 · E.45.f	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Campuran Beton | 1 M.09.x m3 1,02 | Ready Mixed | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

19. A.1.03.2d.1 · Lampiran IV · PDF hal. 347

1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP) · komponen 7 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d
Bahan / 2	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,011 · M.50.d	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,011 · M.50.d
Bahan / 3	Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting · kg Liter · 0,25 · M.77.d M.141.b	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d
Bahan / 4	—	Minyak bekisting · Liter · 0,2 · M.141.b

20. A.1.03.2d.3 · Lampiran IV · PDF hal. 349

1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan papan 3/20 cm (TP) · komponen 6 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,014 · M.52.d	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,014 · M.52.d
Bahan / 2	Kaso 5/7 cm * Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting · m3 kg Liter · 0,008 · M.50.d M.77.d M.141.b	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,008 · M.50.d
Bahan / 3	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,3 · M.77.d
Bahan / 4	—	Minyak bekisting · Liter · 0,2 · M.141.b

21. A.1.03.2d.4 · Lampiran IV · PDF hal. 350

1 m2 Perancah Bekisting balok beton dengan Kaso 5/7 tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,360 · L.01	Pekerja · OH · 0,360 · L.01

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,180 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,180 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala tukang · OH · 0,018 · L.03	Kepala tukang · OH · 0,018 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan * · OH · 0,036 · L.04	Mandor · OH · 0,036 · L.04
Tenaga kerja / 5	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,011 · M.50.d	—
Tenaga kerja / 6	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,24 · M.77.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,011 · M.50.d
Bahan / 2	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,24 · M.77.d

22. A.1.03.2e.1 · Lampiran IV · PDF hal. 353

1 m2 Bekisting biasa kolom beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm · komponen 7 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d
Bahan / 2	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,006 · M.50.d	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,006 · M.50.d
Bahan / 3	Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting · kg Liter · 0,25 · M.77.d M.141.b	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d
Bahan / 4	—	Minyak bekisting · Liter · 0,2 · M.141.b

23. A.1.03.2e.2 · Lampiran IV · PDF hal. 354

1 m2 Bekisting expose kolom beton dengan multiflex 18 mm · komponen 7 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d
Bahan / 2	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,007 · M.50.d	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,007 · M.50.d
Bahan / 3	Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting · kg Liter · 0,25 · M.77.d M.141.b	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d
Bahan / 4	—	Minyak bekisting · Liter · 0,2 · M.141.b

24. A.1.03.2e.4 · Lampiran IV · PDF hal. 356

1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg kayu Kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,340 · L.01	Pekerja · OH · 0,340 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,170 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,170 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala tukang · OH · 0,017 · L.03	Kepala tukang · OH · 0,017 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan * · OH · 0,034 · L.04	Mandor · OH · 0,034 · L.04
Tenaga kerja / 5	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,011 · M.50.d	—
Tenaga kerja / 6	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,24 · M.77.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,011 · M.50.d
Bahan / 2	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,24 · M.77.d

25. A.1.03.2f.1 · Lampiran IV · PDF hal. 359

1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm · komponen 7 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d
Bahan / 2	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,005 · M.50.d	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,005 · M.50.d
Bahan / 3	Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting · kg Liter · 0,24 · M.77.d M.141.b	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,24 · M.77.d
Bahan / 4	—	Minyak bekisting · Liter · 0,2 · M.141.b

26. A.1.03.2f.2 · Lampiran IV · PDF hal. 360

1 m2 Bekisting expose dinding beton dengan multiflex 18 mm · komponen 6 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 2	Kaso 5/7 cm * Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting · m3 kg Liter · 0,007 · M.50.d M.77.d M.141.b	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,007 · M.50.d
Bahan / 3	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,3 · M.77.d
Bahan / 4	—	Minyak bekisting · Liter · 0,2 · M.141.b

27. A.1.03.2f.4 · Lampiran IV · PDF hal. 362

1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Kaso 5/7 untuk Dinding beton Tm 2,5 m** · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,340 · L.01	Pekerja · OH · 0,340 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,180 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,180 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala tukang · OH · 0,018 · L.03	Kepala tukang · OH · 0,018 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan * · OH · 0,036 · L.04	Mandor · OH · 0,036 · L.04
Tenaga kerja / 5	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,010 · M.50.d	—
Tenaga kerja / 6	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,24 · M.77.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,010 · M.50.d
Bahan / 2	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,24 · M.77.d

28. A.1.03.2f.5 · Lampiran IV · PDF hal. 363

1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Balok 8/12 untuk Dinding beton Tm 4,5 m** · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,400 · L.01	Pekerja · OH · 0,400 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,200 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,200 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala tukang · OH · 0,020 · L.03	Kepala tukang · OH · 0,020 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan * · OH · 0,040 · L.04	Mandor · OH · 0,040 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 5	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,02 · M.50.d	—
Tenaga kerja / 6	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,24 · M.77.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,02 · M.50.d
Bahan / 2	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,24 · M.77.d

29. A.1.03.2g · Lampiran IV · PDF hal. 364

Bekisting Fondasi dan Sloof mm atau 18 mm · komponen 7 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d	Multiplex 18 mm * · Lembar · 0,128 · M.52.d
Bahan / 2	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,009 · M.50.d	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,009 · M.50.d
Bahan / 3	Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting · kg Liter · 0,25 · M.77.d M.141.b	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d
Bahan / 4	—	Minyak bekisting · Liter · 0,2 · M.141.b

30. A.1.03.2g.3 · Lampiran IV · PDF hal. 366

1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 untuk Sloof dan Fondasi beton Tm 2,0 m** · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,200 · L.01	Pekerja · OH · 0,200 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,100 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,100 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala tukang · OH · 0,010 · L.03	Kepala tukang · OH · 0,010 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan * · OH · 0,020 · L.04	Mandor · OH · 0,020 · L.04
Tenaga kerja / 5	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,014 · M.50.d	—
Tenaga kerja / 6	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,014 · M.50.d
Bahan / 2	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d

31. A.1.03.2h.1 · Lampiran IV · PDF hal. 366

1 m2 Pagar kaso 5/7 cm untuk tinggi dan JaT 0,8-1,0 m pada Tangga, Bordes, Esteger dan Pengaman ujung · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,300 · L.01	Pekerja · OH · 0,300 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,150 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,150 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala tukang · OH · 0,015 · L.03	Kepala tukang · OH · 0,015 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan * · OH · 0,030 · L.04	Mandor · OH · 0,030 · L.04
Tenaga kerja / 5	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,0117 · M.50.d	—
Tenaga kerja / 6	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,500 · M.77.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,0117 · M.50.d
Bahan / 2	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,500 · M.77.d

32. A.1.03.2h.3 · Lampiran IV · PDF hal. 367

1 m2 Perancah Anak tangga dengan kaso 5/7 cm tinggi 4 m** dan JaTm 0,60 m · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,200 · L.01	Pekerja · OH · 0,200 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,100 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,100 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala tukang · OH · 0,010 · L.03	Kepala tukang · OH · 0,010 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan * · OH · 0,020 · L.04	Mandor · OH · 0,020 · L.04
Tenaga kerja / 5	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,040 · M.50.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 6	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,040 · M.50.d
Bahan / 2	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d

33. A.1.03.2h.5 · Lampiran IV · PDF hal. 368

1 m2 perancah bordes tangga menggunakan kaso 5/7 cm setinggi 4 m** dan JaTm 0,60 m · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,240 · L.01	Pekerja · OH · 0,240 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,120 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,120 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala tukang · OH · 0,012 · L.03	Kepala tukang · OH · 0,012 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan * · OH · 0,024 · L.04	Mandor · OH · 0,024 · L.04
Tenaga kerja / 5	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,063 · M.50.d	—
Tenaga kerja / 6	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Kaso 5/7 cm * · m3 · 0,063 · M.50.d
Bahan / 2	—	Paku 5 cm dan 7 cm · kg · 0,25 · M.77.d

34. A.1.03.2i.1 · Lampiran IV · PDF hal. 369

Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara biasa (dan membereskan puing) · komponen 2 → 2

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,040 · L.01	Pekerja · OH · 0,040 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan * · OH · 0,004 · L.04	Mandor · OH · 0,004 · L.04

35. A.1.03.2i.2 · Lampiran IV · PDF hal. 369

Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara hati-hati (dan membereskan puing) * · komponen 2 → 2

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,060 · L.01	Pekerja · OH · 0,060 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan * · OH · 0,006 · L.04	Mandor · OH · 0,006 · L.04

36. A.2.03.2j.1 · Lampiran IV · PDF hal. 370

Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Drill 2,5 KW+Genset 5 KW · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,180 · L.01	Pekerja · OH · 0,180 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan * · OH · 0,018 · L.04	Mandor · OH · 0,018 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Jack Hammer Drill 2,5 | 1* E.19.b Hari 0,060 | KW + Genset 5 KW

37. A.2.03.2j.2 · Lampiran IV · PDF hal. 370

Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Kompressor-75 HP · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,050 · L.01	Pekerja · OH · 0,050 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan * · OH · 0,005 · L.04	Mandor · OH · 0,005 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: JH Rock Drill+Kompressor | 1* E.19.b Hari 0,010 | Q=5000 L/menit; 75 HP

38. A.1.03.2k.3 · Lampiran IV · PDF hal. 374

Pasangan 1 bh Modul: Pondasi · komponen 6 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	1* Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul pondasi · m3 · 1,5 · M.41.d M.140.a	1* Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm · m3 · 1,5 · M.41.d
Bahan / 2	Pasir Pasang · kg · 0,0144 · M.05.d.3	Modul pondasi · m3 · 1 · M.140.a
Bahan / 3	—	Pasir Pasang · kg · 0,0144 · M.05.d.3

39. A.3.04.1b.2 · Lampiran IV · PDF hal. 388

Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu sedang fc' 25 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm · komponen 6 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	PC: Portland Cement · kg · 407 · M.23
Bahan / 2	—	PB: Pasir Beton · kg · 731 · M.05.a.3
Bahan / 3	—	Kr: Krikil / Agregat Kasar · kg · 1009 · M.04.d.3
Bahan / 4	—	Air · Liter · 202 · M.02a.3

Bagian lain masih perlu diperiksa: 3 Tukang | 1 Loader, wheel 1,62 m3; | E.27.c Jam 0,0118 591.193,50 6.961,60 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

40. A.3.04.4a.2 · Lampiran IV · PDF hal. 411

Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 Campuran Beton mutu tinggi fc' 40 MPa; W/C=0,339 · komponen 13 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,7414 · L.01	Pekerja · OJ · 0,7414 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang Batu · OJ · 0,1854 · L.02	Tukang Batu · OJ · 0,1854 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OJ · 0,0185 · L.03	Kepala Tukang · OJ · 0,0185 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0742 · L.04	Mandor · OJ · 0,0742 · L.04
Tenaga kerja / 5	PC: Portland Cement · kg · 452 · M.23	—
Tenaga kerja / 6	Fly ash (Kemasan 20 kg) · kg · 113 · M.35	—
Tenaga kerja / 7	Superplastizer ** · kg · 4,52 · M.24.b	—
Tenaga kerja / 8	PB: Pasir Beton / Agregat 4 Halus · kg · 573 · M.05.a.3	—
Tenaga kerja / 9	Kr: Krikil / Agregat Kasar · kg · 1009 · M.04.d.3	—
Tenaga kerja / 10	Air · Liter · 202 · M.02.a.3	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: PB: Pasir Beton / Agregat | 4 M.05.a.3 kg 573 114,83 65.798,01 | Halus | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

41. A.3.04.4b · Lampiran IV · PDF hal. 414

Pembuatan dan pengecoran 1 m3 Campuran Beton fc' = 30 MPa pakai Batching Plant Mini · komponen 10 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0236 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0236 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0024 · L.04	Mandor · OJ · 0,0024 · L.04
Tenaga kerja / 3	PC: Portland Cement · kg · 457 · M.23	—
Tenaga kerja / 4	PB: Pasir Beton / Agregat 2 Halus · kg · 681 · M.05.a.2	—
Tenaga kerja / 5	Kr: Krikil / Agregat Kasar · kg · 1009 · M.04.c.2	—
Tenaga kerja / 6	Air · Liter · 202 · M.02.a.2	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: PB: Pasir Beton / Agregat | 2 M.05.a.2 kg 681 114,83 78.199,73 | Halus | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

42. A.3.04.4c · Lampiran IV · PDF hal. 415

Pembuatan dan pengecoran 1 m3 Campuran Beton fc' = 30 MPa pakai Batching Plant Midi · komponen 10 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0353 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0353 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0035 · L.04	Mandor · OJ · 0,0035 · L.04
Tenaga kerja / 3	PC: Portland Cement · kg · 457 · M.23	—
Tenaga kerja / 4	PB: Pasir Beton / Agregat 2 Halus · kg · 681 · M.05.a.2	—
Tenaga kerja / 5	Kr: Krikil / Agregat Kasar · kg · 1009 · M.04.c.2	—
Tenaga kerja / 6	Air · Liter · 202 · M.02.a.2	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: PB: Pasir Beton / Agregat | 2 M.05.a.2 kg 681 114,83 78.199,73 | Halus | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

43. A.3.04.4d · Lampiran IV · PDF hal. 416

Pembuatan dan pengecoran 1 m3 Campuran Beton fc' = 30 MPa pakai Batching Plant Besar · komponen 11 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0384 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0384 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0073 · L.02	Tukang · OJ · 0,0073 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0038 · L.04	Mandor · OJ · 0,0038 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 4	PC: Portland Cement · kg · 457 · M.23	—
Tenaga kerja / 5	PB: Pasir Beton / Agregat 2 Halus · kg · 681 · M.05.a.2	—
Tenaga kerja / 6	Kr: Krikil / Agregat Kasar · kg · 1009 · M.04.d.2	—
Tenaga kerja / 7	Air · Liter · 202 · M.02.a.3	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: PB: Pasir Beton / Agregat | 2 M.05.a.2 kg 681 114,83 78.199,73 | Halus | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

44. A.3.04.5 · Lampiran IV · PDF hal. 418

Pemasangan 1 Buah Komponen Pracetak Digunakan contoh Pemasangan 1 Balok Pracetak Uk 20x17x120 cm · komponen 3 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 1,0843 · L.01	Pekerja · OJ · 1,0843 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan *) PC: Portland Cement · OJ Buah · 0,1084 · L.04	Mandor · OJ · 0,1084 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	PC: Portland Cement · Buah · 1

Bagian lain masih perlu diperiksa: Excavator (Std.); Bucket 0,90 | 1 E.15.c Jam 0,1807 562.993,62 101.745,83 | m3; 155 HP; Dm 6,6m'

45. A.3.04.5a · Lampiran IV · PDF hal. 420

1 m3 Pemasangan Pracetak 200 kg – 1000 kg · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,2206 · L.01	Pekerja · OJ · 0,2206 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,1103 · L.02	Tukang · OJ · 0,1103 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0221 · L.04	Mandor · OJ · 0,0221 · L.04

46. A.3.04.5b · Lampiran IV · PDF hal. 422

1 buah Pemasangan Pracetak 1000 kg – 3000 kg · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,1483 · L.01	Pekerja · OJ · 0,1483 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0742 · L.02	Tukang · OJ · 0,0742 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0148 · L.04	Mandor · OJ · 0,0148 · L.04

47. A.3.04.5c · Lampiran IV · PDF hal. 424

1 buah Pemasangan Pracetak 3000 kg – 5000 kg · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,4412 · L.01	Pekerja · OJ · 0,4412 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,1103 · L.02	Tukang · OJ · 0,1103 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OJ · 0,0110 · L.03	Kepala Tukang · OJ · 0,0110 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0441 · L.04	Mandor · OJ · 0,0441 · L.04

48. A.2.05.1a.1 · Lampiran IV · PDF hal. 427

Per-m’ penetrasi tiang pancang bambu/kayu atau dolken ∅ 6-< 8 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0121 · L.01	Pekerja · OH · 0,0121 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0060 · L.02	Tukang · OH · 0,0060 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0012 · L.04	Mandor · OH · 0,0012 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 6 -< 8 cm · Buah · 0,1538 · M.56.a	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 6 -< 8 cm · Buah · 0,1538 · M.91.f	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung dolken/ | 1 M.56.a Buah 0,1538 | bambu ø 6 -< 8 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

49. A.2.05.1a.2 · Lampiran IV · PDF hal. 428

Per-m' penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu ∅ 8 – 10 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0200 · L.01	Pekerja · OH · 0,0200 · L.01

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0100 · L.02	Tukang · OH · 0,0100 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0020 · L.04	Mandor · OH · 0,0020 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.56.b	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.91.e	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung dolken/ | 1 M.56.b Buah 0,1538 | bambu ø 8 -< 10 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

50. A.1.05.1a.1 · Lampiran IV · PDF hal. 428

Per-m' penjepit bambu/dolken ø 6-8 cm cerucuk ø 8-10 tiap jarak 0,25 m' dg 2 lilitan kawat seng · komponen 5 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0272 · L.01	Pekerja · OH · 0,0272 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0272 · L.02	Tukang · OH · 0,0272 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0027 · L.04	Mandor · OH · 0,0027 · L.04
Tenaga kerja / 4	Dolken kayu galam 1 ø 6 -< 8 cm, pjg 4m · m' · 2,0000 · M.56.a	—
Tenaga kerja / 5	Kawat seng · kg · 0,4904 · M.91.f	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Dolken kayu galam | 1 M.56.a m' 2,0000 | ø 6 -< 8 cm, pjg 4m

51. A.1.05.1a.2 · Lampiran IV · PDF hal. 429

Per-m' penjepit bambu/dolken ø 6-8 cm cerucuk ø 8-10 tiap jarak 0,25 m' dg 3 lilitan kawat seng · komponen 5 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0367 · L.01	Pekerja · OH · 0,0367 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0367 · L.02	Tukang · OH · 0,0367 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0037 · L.04	Mandor · OH · 0,0037 · L.04
Tenaga kerja / 4	Dolken kayu galam 1 ø 6 -< 8 cm, pjg 4m · m' · 2,0000 · M.56.a	—
Tenaga kerja / 5	Kawat seng · kg · 0,7339 · M.91.f	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Dolken kayu galam | 1 M.56.a m' 2,0000 | ø 6 -< 8 cm, pjg 4m

52. A.2.05.1a.3 · Lampiran IV · PDF hal. 429

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu ∅ 10 -< 15 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0384 · L.01	Pekerja · OH · 0,0384 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0192 · L.02	Tukang · OH · 0,0192 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0038 · L.04	Mandor · OH · 0,0038 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 10 -< 15 cm · Buah · 0,1538 · M.56.d	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 10 -< 15 cm · Buah · 0,1538 · M.91.d	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung dolken/ | 1 M.56.d Buah 0,1538 | bambu ø 10 -< 15 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

53. A.2.05.1a.4 · Lampiran IV · PDF hal. 430

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu ∅ 15 -< 18 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0668 · L.01	Pekerja · OH · 0,0668 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0334 · L.02	Tukang · OH · 0,0334 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0067 · L.04	Mandor · OH · 0,0067 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 15 -< 18 cm · Buah · 0,1538 · M.56.f	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 15 -< 18 cm · Buah · 0,1538 · M.91.c	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung dolken/ | 1 M.56.f Buah 0,1538 | bambu ø 15 -< 18 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

54. A.2.05.1a.5 · Lampiran IV · PDF hal. 431

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu ∅ 18 -< 20 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0886 · L.01	Pekerja · OH · 0,0886 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0443 · L.02	Tukang · OH · 0,0443 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0089 · L.04	Mandor · OH · 0,0089 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 18 -< 20 cm · Buah · 0,1538 · M.56.f	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 18 -< 20 cm · Buah · 0,1538 · M.91.b	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung dolken/ | 1 M.56.f Buah 0,1538 | bambu ø 18 -< 20 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

55. A.2.05.1a.6 · Lampiran IV · PDF hal. 432

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu ∅ 20 - 30 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,1532 · L.01	Pekerja · OH · 0,1532 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0766 · L.02	Tukang · OH · 0,0766 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0153 · L.04	Mandor · OH · 0,0153 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung dolken/ 1 bambu ø 20 - 30 cm · Buah · 0,1538 · M.56.g	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 20 - 30 cm · Buah · 0,1538 · M.91.a	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung dolken/ | 1 M.56.g Buah 0,1538 | bambu ø 20 - 30 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

56. A.2.05.1a.7 · Lampiran IV · PDF hal. 433

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu papan (2-3)/10 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0078 · L.01	Pekerja · OH · 0,0078 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0039 · L.02	Tukang · OH · 0,0039 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0008 · L.04	Mandor · OH · 0,0008 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung turap papan 1 Kayu (2-3)/10 cm · Buah · 0,1538 · M.56.h	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang papan 2 Kayu (2-3)/10 cm · Buah · 0,1538 · M.91.g	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung turap papan | 1 M.56.h Buah 0,1538 | Kayu (2-3)/10 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

57. A.2.05.1a.8 · Lampiran IV · PDF hal. 434

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu papan (2-3)/20 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0156 · L.01	Pekerja · OH · 0,0156 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0078 · L.02	Tukang · OH · 0,0078 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0016 · L.04	Mandor · OH · 0,0016 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung turap papan 1 Kayu (2-3)/20 cm · Buah · 0,1538 · M.56.i	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang papan 2 Kayu (2-3)/20 cm · Buah · 0,1538 · M.91.h	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung turap papan | 1 M.56.i Buah 0,1538 | Kayu (2-3)/20 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

58. A.2.05.1a.9 · Lampiran IV · PDF hal. 435

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu papan (2-3)/25 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0196 · L.01	Pekerja · OH · 0,0196 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0098 · L.02	Tukang · OH · 0,0098 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0020 · L.04	Mandor · OH · 0,0020 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung turap 1 papanKayu (2-3)/25 cm · Buah · 0,1538 · M.56.i	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang papan 2 Kayu (2-3)/25 cm · Buah · 0,1538 · M.91.h	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung turap | 1 M.56.i Buah 0,1538 | papanKayu (2-3)/25 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

59. A.2.05.1a.10 · Lampiran IV · PDF hal. 436

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu papan (2-3)/30 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0234 · L.01	Pekerja · OH · 0,0234 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0117 · L.02	Tukang · OH · 0,0117 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0023 · L.04	Mandor · OH · 0,0023 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung turap 1 papanKayu (2-3)/30 cm · Buah · 0,1538 · M.56.i	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang papan 2 Kayu (2-3)/30 cm · Buah · 0,1538 · M.91.h	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung turap | 1 M.56.i Buah 0,1538 | papanKayu (2-3)/30 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

60. A.2.05.1a.11 · Lampiran IV · PDF hal. 437

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu kaso 5/7 cm · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0110 · L.01	Pekerja · OH · 0,0110 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0055 · L.02	Tukang · OH · 0,0055 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0011 · L.04	Mandor · OH · 0,0011 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.56.l	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.91.l	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.56.l
Bahan / 2	—	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.91.l

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tripod tinggi 5 m, | B_max 2 ton | Kerekan beban 1 Ton + | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

61. A.2.05.1a.12 · Lampiran IV · PDF hal. 438

Per-m' penetrasi tiang pancang kayu balok 8/12 cm · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0300 · L.01	Pekerja · OH · 0,0300 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0150 · L.02	Tukang · OH · 0,0150 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0030 · L.04	Mandor · OH · 0,0030 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung kaso 8/12 · Buah · 0,1538 · M.56.m	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang kaso 8/12 · Buah · 0,1538 · M.91.m	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Alat penyambung kaso 8/12 · Buah · 0,1538 · M.56.m
Bahan / 2	—	Sepatu pancang kaso 8/12 · Buah · 0,1538 · M.91.m

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tripod tinggi 5 m, | B_max 2 ton | Kerekan beban 1 Ton + | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

62. A.2.05.1b.1 · Lampiran IV · PDF hal. 439

Per-m' penetrasi tiang pancang pipa baja ø 15 cm atau 15 x 15 cm · komponen 10 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,160 · L.01	Pekerja · OH · 0,160 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,040 · L.02	Tukang · OH · 0,040 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,016 · L.04	Mandor · OH · 0,016 · L.04
Tenaga kerja / 4	Sepatu pancang ø 15 cm 1 atau 15 x 15 cm · Buah · 0,1538 · M.91.p	—
Tenaga kerja / 5	Kawat las listrik · kg · 0,0800 · M.74	—
Tenaga kerja / 6	Cat anti karat · m2 · 0,6000 · M.129.a	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Sepatu pancang ø 15 cm | 1 M.91.p Buah 0,1538 | atau 15 x 15 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

63. A.2.05.1b.2 · Lampiran IV · PDF hal. 440

Per-m' penetrasi Tiang pancang pipa baja ø 20 cm atau 20 x 20 cm · komponen 10 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,1776 · L.01	Pekerja · OH · 0,1776 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0444 · L.02	Tukang · OH · 0,0444 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0178 · L.04	Mandor · OH · 0,0178 · L.04
Tenaga kerja / 4	Sepatu pancang ø 20 cm 1 atau 20 x 20 cm · Buah · 0,1538 · M.91.q	—
Tenaga kerja / 5	Kawat las listrik · kg · 0,1086 · M.74	—
Tenaga kerja / 6	Cat anti karat · m2 · 0,8000 · M.129.a	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Sepatu pancang ø 20 cm | 1 M.91.q Buah 0,1538 | atau 20 x 20 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

64. A.2.05.1c.1 · Lampiran IV · PDF hal. 445

Per-m' penetrasi tiang pancang beton 15 x 15 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,1332 · L.01	Pekerja · OH · 0,1332 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0444 · L.02	Tukang · OH · 0,0444 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0133 · L.04	Mandor · OH · 0,0133 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung beton 1 ø 15 atau 15 x 15 cm · Buah · 0,1538 · M.56.p	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang 2 ø 15 atau 15 x 15 cm · Buah · 0,1538 · M.91.p	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung beton | 1 M.56.p Buah 0,1538 | ø 15 atau 15 x 15 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

65. A.2.05.1c.2 · Lampiran IV · PDF hal. 446

Per-m' penetrasi tiang pancang beton 20 x 20 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,150 · L.01	Pekerja · OH · 0,150 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,050 · L.02	Tukang · OH · 0,050 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,015 · L.04	Mandor · OH · 0,015 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung beton 1 ø 20 atau 20 x 20 cm · Buah · 0,1538 · M.56.q	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang 2 ø 20 atau 20 x 20 cm · Buah · 0,1538 · M.91.q	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung beton | 1 M.56.q Buah 0,1538 | ø 20 atau 20 x 20 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

66. A.2.05.1c.3 · Lampiran IV · PDF hal. 447

Per-m' penetrasi tiang pancang beton 25 x 25 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,2000 · L.01	Pekerja · OH · 0,2000 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0500 · L.02	Tukang · OH · 0,0500 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0200 · L.04	Mandor · OH · 0,0200 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung beton 1 ø 25 atau 25 x 25 cm · Buah · 0,1538 · M.56.r	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang 2 ø 25 atau 25 x 25 cm · Buah · 0,1538 · M.91.r	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung beton | 1 M.56.r Buah 0,1538 | ø 25 atau 25 x 25 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

67. A.2.05.1d.1 · Lampiran IV · PDF hal. 448

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5 - 16,67 Buah) kayu dolken ∅ 6 - 8 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0875 · L.01	Pekerja · OH · 0,0875 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0292 · L.02	Tukang · OH · 0,0292 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0088 · L.04	Mandor · OH · 0,0088 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 6-< 8 cm · Buah · 0,1538 · M.56.b	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 6-< 8 cm · Buah · 0,1538 · M.91.e	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.b Buah 0,1538 | dolken/bambu ø 6-< 8 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

68. A.2.05.1d.2 · Lampiran IV · PDF hal. 449

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 -12,5 Buah) kayu dolken ∅ 8 - <10 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0744 · L.01	Pekerja · OH · 0,0744 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0372 · L.02	Tukang · OH · 0,0372 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0074 · L.04	Mandor · OH · 0,0074 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.56.b	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.91.e	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.b Buah 0,1538 | dolken/bambu ø 8 -< 10 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

69. A.2.05.1d.3 · Lampiran IV · PDF hal. 450

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (6,67 - 10 Buah) kayu dolken ∅ 10 - < 15 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,1064 · L.01	Pekerja · OH · 0,1064 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0532 · L.02	Tukang · OH · 0,0532 · L.02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0106 · L.04	Mandor · OH · 0,0106 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.56.b	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.91.e	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.b Buah 0,1538 | dolken/bambu ø 8 -< 10 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

70. A.2.05.1d.4 · Lampiran IV · PDF hal. 451

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5,56 - 6,67 Buah) kayu dolken ∅ 15 - < 18 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,1360 · L.01	Pekerja · OH · 0,1360 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0680 · L.02	Tukang · OH · 0,0680 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0136 · L.04	Mandor · OH · 0,0136 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.56.b	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.91.e	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.b Buah 0,1538 | dolken/bambu ø 8 -< 10 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

71. A.2.05.1d.5 · Lampiran IV · PDF hal. 452

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5 - 5,56 Buah) kayu dolken ∅ 18 - < 20 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,1556 · L.01	Pekerja · OH · 0,1556 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0778 · L.02	Tukang · OH · 0,0778 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0156 · L.04	Mandor · OH · 0,0156 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.56.b	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.91.e	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.b Buah 0,1538 | dolken/bambu ø 8 -< 10 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

72. A.2.05.1d.6 · Lampiran IV · PDF hal. 453

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 - 5 Buah) kayu dolken ∅ 20 - 30 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,3189 · L.01	Pekerja · OH · 0,3189 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,1063 · L.02	Tukang · OH · 0,1063 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0319 · L.04	Mandor · OH · 0,0319 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.56.b	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/ 2 bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,1538 · M.91.e	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.b Buah 0,1538 | dolken/bambu ø 8 -< 10 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

73. A.2.05.1d.7 · Lampiran IV · PDF hal. 454

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 Buah) kayu papan (2-3)/10 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0260 · L.01	Pekerja · OH · 0,0260 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0130 · L.02	Tukang · OH · 0,0130 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0026 · L.04	Mandor · OH · 0,0026 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 turap papan kayu (2-3)/10 cm · Buah · 0,1538 · M.56.h	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang 2 papan kayu (2-3)/10 cm · Buah · 0,1538 · M.91.g	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.h Buah 0,1538 | turap papan kayu (2-3)/10 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

74. A.2.05.1d.8 · Lampiran IV · PDF hal. 455

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5 Buah) kayu papan (2-3)/20 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0260 · L.01	Pekerja · OH · 0,0260 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0130 · L.02	Tukang · OH · 0,0130 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0026 · L.04	Mandor · OH · 0,0026 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 turap papan kayu (2-3)/20 cm · Buah · 0,1538 · M.56.i	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang 2 papan kayu (2-3)/20 cm · Buah · 0,1538 · M.91.h	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.i Buah 0,1538 | turap papan kayu (2-3)/20 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

75. A.2.05.1d.9 · Lampiran IV · PDF hal. 456

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (4 Buah) kayu papan (2-3)/25 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0260 · L.01	Pekerja · OH · 0,0260 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0130 · L.02	Tukang · OH · 0,0130 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0026 · L.04	Mandor · OH · 0,0026 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 turap papan kayu (2-3)/25 cm · Buah · 0,1538 · M.56.i	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang 2 papan kayu (2-3)/25 cm · Buah · 0,1538 · M.91.i	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.i Buah 0,1538 | turap papan kayu (2-3)/25 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

76. A.2.05.1d.10 · Lampiran IV · PDF hal. 457

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 Buah) kayu papan (2-3)/30 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0260 · L.01	Pekerja · OH · 0,0260 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0130 · L.02	Tukang · OH · 0,0130 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0026 · L.04	Mandor · OH · 0,0026 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 turap papan kayu (2-3)/30 cm · Buah · 0,1538 · M.56.k	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang 2 papan kayu (2-3)/30 cm · Buah · 0,1538 · M.91.j	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.k Buah 0,1538 | turap papan kayu (2-3)/30 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

77. A.2.05.1d.11 · Lampiran IV · PDF hal. 458

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (14,3 Batang) kayu kaso 5/7 tebal 5 cm · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0520 · L.01	Pekerja · OH · 0,0520 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0260 · L.02	Tukang · OH · 0,0260 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0052 · L.04	Mandor · OH · 0,0052 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.56.l	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.91.l	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.56.l
Bahan / 2	—	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.91.l

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tripod tinggi 7 m, | B_max 3 ton | Kerekan beban 1 Ton + | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

78. A.2.05.1d.12 · Lampiran IV · PDF hal. 459

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (20 Buah) kayu kaso 5/7 tebal 7 cm · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0728 · L.01	Pekerja · OH · 0,0728 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0364 · L.02	Tukang · OH · 0,0364 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0073 · L.04	Mandor · OH · 0,0073 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.56.l	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.91.l	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.56.l
Bahan / 2	—	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,1538 · M.91.l

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tripod tinggi 7 m, | B_max 3 ton | Kerekan beban 2 Ton + | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

79. A.2.05.1d.13 · Lampiran IV · PDF hal. 460

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (8,33 Buah) kayu balok 8/12 tebal 8 cm · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,1248 · L.01	Pekerja · OH · 0,1248 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0416 · L.02	Tukang · OH · 0,0416 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0125 · L.04	Mandor · OH · 0,0125 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung balok 8/12 · Buah · 0,1538 · M.56.m	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang balok 8/12 · Buah · 0,1538 · M.91.m	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Alat penyambung balok 8/12 · Buah · 0,1538 · M.56.m
Bahan / 2	—	Sepatu pancang balok 8/12 · Buah · 0,1538 · M.91.m

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tripod tinggi 7 m, | B_max 3 ton | Kerekan beban 2 Ton + | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

80. A.2.05.1d.14 · Lampiran IV · PDF hal. 461

Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5 Buah) kayu balok 8/12 tebal 12 cm · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,1872 · L.01	Pekerja · OH · 0,1872 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0624 · L.02	Tukang · OH · 0,0624 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0187 · L.04	Mandor · OH · 0,0187 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung balok 8/12 · Buah · 0,1538 · M.56.m	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang balok 8/12 · Buah · 0,1538 · M.91.m	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Alat penyambung balok 8/12 · Buah · 0,1538 · M.56.m
Bahan / 2	—	Sepatu pancang balok 8/12 · Buah · 0,1538 · M.91.m

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tripod tinggi 7 m, | B_max 3 ton | Kerekan beban 2 Ton + | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

81. A.2.05.1f.1 · Lampiran IV · PDF hal. 463

Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-400; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m' · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,2502 · L.01	Pekerja · OH · 0,2502 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0417 · L.02	Tukang · OH · 0,0417 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0250 · L.04	Mandor · OH · 0,0250 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung pre-cast 1 W-400; pjg - 0,5 m · Buah · 0,1538 · M.56.m	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang turap beton 2 W-400 · Buah · 0,1538 · M.91.m	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung pre-cast | 1 M.56.m Buah 0,1538 | W-400; pjg - 0,5 m | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

82. A.2.05.1f.2 · Lampiran IV · PDF hal. 464

Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-600; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m' · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0444 · L.01	Pekerja · OH · 0,0444 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0222 · L.02	Tukang · OH · 0,0222 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0044 · L.04	Mandor · OH · 0,0044 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung pre-cast 1 W-600; pjg - 0,6 m · Buah · 0,1538 · M.56.aa	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang turap beton 2 W-600 · Buah · 0,1538 · M.91.aa	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung pre-cast | 1 M.56.aa Buah 0,1538 | W-600; pjg - 0,6 m | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

83. A.2.05.1f.3 · Lampiran IV · PDF hal. 465

Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0832 · L.01	Pekerja · OH · 0,0832 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0416 · L.02	Tukang · OH · 0,0416 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0083 · L.04	Mandor · OH · 0,0083 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung beton 1 pre-cast 12 x 30 cm · Buah · 0,1538 · M.56.ab	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang beton 2 pre-cast 12 x 30 cm · Buah · 0,1538 · M.91.ab	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung beton | 1 M.56.ab Buah 0,1538 | pre-cast 12 x 30 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

84. A.2.05.1f.4 · Lampiran IV · PDF hal. 466

Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 15 x 40 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,1168 · L.01	Pekerja · OH · 0,1168 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,0584 · L.02	Tukang · OH · 0,0584 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0117 · L.04	Mandor · OH · 0,0117 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung beton 1 pre-cast 15 x 40 cm · Buah · 0,1538 · M.56.ac	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang beton 2 pre-cast 15 x 40 cm · Buah · 0,1538 · M.91.ac	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung beton | 1 M.56.ac Buah 0,1538 | pre-cast 15 x 40 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

85. A.2.05.1f.5 · Lampiran IV · PDF hal. 467

Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 x 50 cm · komponen 8 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,2168 · L.01	Pekerja · OH · 0,2168 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OH · 0,1084 · L.02	Tukang · OH · 0,1084 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan* · OH · 0,0217 · L.04	Mandor · OH · 0,0217 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung beton 1 pre-cast 22 x 50 cm · Buah · 0,1538 · M.56.ad	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang beton 2 pre-cast 22 x 50 cm · Buah · 0,1538 · M.91.ad	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung beton | 1 M.56.ad Buah 0,1538 | pre-cast 22 x 50 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

86. A.3.05.1a.1.a · Lampiran IV · PDF hal. 486

(DDH) Per-m' penetrasi Tiang 5/7 cm Kayu Kelas II · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0549 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0549 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0549 · L.02	Tukang · OJ · 0,0549 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0055 · L.04	Mandor · OJ · 0,0055 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,2333 · M.56.1	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,3333 · M.91.m	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,2333 · M.56.1
Bahan / 2	—	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,3333 · M.91.m

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat pancang Mini Pile | 50 kg (1 HP)

87. A.3.05.1a.1.b · Lampiran IV · PDF hal. 486

(DDH) Per-m' penetrasi Tiang pancang Dolken ∅ 6 - 8 cm · komponen 6 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0549 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0549 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0549 · L.02	Tukang · OJ · 0,0549 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0055 · L.04	Mandor · OJ · 0,0055 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 6 -< 8 cm · Buah · 0,2333 · M.56.a	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang 2 dolken/bambu ø 6 -< 8 cm · Buah · 0,3333 · M.91.f	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.a Buah 0,2333 37.500,00 8.750,00 | dolken/bambu ø 6 -< 8 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

88. A.3.05.1a.1.c · Lampiran IV · PDF hal. 487

(DDH) Per-m' penetrasi Cerucuk bambu ∅ 8 -10 cm atau Kayu 10 x 10 cm · komponen 7 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0664 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0664 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0664 · L.02	Tukang · OJ · 0,0664 · L.02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0066 · L.04	Mandor · OJ · 0,0066 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung 1 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,2333 · M.56.b	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang 2 dolken/bambu ø 8 -< 10 cm · Buah · 0,3333 · M.91.e	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | 1 M.56.b Buah 0,2333 50.000,00 11.666,67 | dolken/bambu ø 8 -< 10 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

89. A.3.05.1a.1.d · Lampiran IV · PDF hal. 488

(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Kayu 8/12 cm atau kayu 12 x 12 cm (Kelas II) · komponen 7 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0529 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0529 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0529 · L.02	Tukang · OJ · 0,0529 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0053 · L.04	Mandor · OJ · 0,0053 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung balok 1 8/12 · Buah · 0,2333 · M.56.m	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang balok 8/12 · Buah · 0,3333 · M.91.m	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung balok | 1 M.56.m Buah 0,2333 93.750,00 21.875,00 | Crane Truck 3 ton; Winch 5 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

90. A.3.05.1a.1.e · Lampiran IV · PDF hal. 489

(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Kayu gelondongan ∅ 18 - 20 cm atau persegi 20 cm · komponen 7 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0619 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0619 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0619 · L.02	Tukang · OJ · 0,0619 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0062 · L.04	Mandor · OJ · 0,0062 · L.04
Tenaga kerja / 4	Alat penyambung dolken/bambu ø 18 -< 20 cm · Buah · 0,2333 · M.56.f	—
Tenaga kerja / 5	Sepatu pancang dolken/bambu ø 18 -< 20 cm · Buah · 0,3333 · M.91.b	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung | cm | Sepatu pancang | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

91. A.3.05.1a.2.a · Lampiran IV · PDF hal. 493

(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' turap (14,3 Buah) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0904 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0904 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0452 · L.02	Tukang · OJ · 0,0452 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0090 · L.04	Mandor · OJ · 0,0090 · L.04
Tenaga kerja / 4	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,4000 · M.91.l	—
Tenaga kerja / 5	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,4000 · M.56.u	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,4000 · M.91.l
Bahan / 2	—	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,4000 · M.56.u

Bagian lain masih perlu diperiksa: Pile Vibratory Hammer 200 | 2 E.01.b Jam 0,0452 46.622,77 2.107,35 | Kg

92. A.3.05.1a.2.b · Lampiran IV · PDF hal. 494

(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 5 cm untuk lebar 1 m' turap (20 Buah) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0904 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0904 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0451 · L.02	Tukang · OJ · 0,0451 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0090 · L.04	Mandor · OJ · 0,0090 · L.04
Tenaga kerja / 4	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,4000 · M.91.l	—
Tenaga kerja / 5	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,4000 · M.56.u	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Sepatu pancang kaso 5/7 · Buah · 0,4000 · M.91.l
Bahan / 2	—	Alat penyambung kaso 5/7 · Buah · 0,4000 · M.56.u

Bagian lain masih perlu diperiksa: Pile Vibratory Hammer 200 | 2 E.01.b Jam 0,0451 46.622,77 2.102,69 | Kg

93. A.3.05.1a.2.c · Lampiran IV · PDF hal. 495

(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu Dolken ø 6 - 8 cm selebar 1 m' turap (12,5-16,7 buah) · komponen 7 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,0918 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0918 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0918 · L.02	Tukang · OJ · 0,0918 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0092 · L.04	Mandor · OJ · 0,0092 · L.04
Tenaga kerja / 4	Sepatu pancang 1 dolken/bambu Ø 6-< 8 cm · Buah · 0,4000 · M.91.f	—
Tenaga kerja / 5	Alat penyambung Sepatu pancang dolken/bambu Ø 6- < 8 cm · Buah · 0,4000 · M.56.a	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Sepatu pancang | 1 M.91.f Buah 0,4000 26.250,00 10.500,00 | dolken/bambu Ø 6-< 8 cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

94. A.3.05.1a.2.d · Lampiran IV · PDF hal. 496

(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 8 cm untuk lebar 1 m' turap (8,33 Buah) · komponen 7 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,1017 · L.01	Pekerja · OJ · 0,1017 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0509 · L.02	Tukang · OJ · 0,0509 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0102 · L.04	Mandor · OJ · 0,0102 · L.04
Tenaga kerja / 4	Sepatu pancang balok 8/12 · Buah · 0,4000 · M.91.m	—
Tenaga kerja / 5	Alat penyambung balok 2 8/12 · Buah · 0,4000 · M.56.m	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung balok | 2 M.56.m Buah 0,4000 37.500,00 15.000,00 | Pile Vibratory Hammer 200 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

95. A.3.05.1a.2.e · Lampiran IV · PDF hal. 497

(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 12 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5 Buah) · komponen 7 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 0,1071 · L.01	Pekerja · OJ · 0,1071 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · OJ · 0,0535 · L.02	Tukang · OJ · 0,0535 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor B Bahan *) · OJ · 0,0107 · L.04	Mandor · OJ · 0,0107 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 4	Sepatu pancang balok 8/12 · Buah · 0,4000 · M.91.m	—
Tenaga kerja / 5	Alat penyambung balok 2 8/12 · Buah · 0,4000 · M.56.m	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Alat penyambung balok | 2 M.56.m Buah 0,4000 37.500,00 15.000,00 | Pile Vibratory Hammer 200 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

96. A.3.06.7a · Lampiran IV · PDF hal. 710

Pemasangan Besi Bore Pile dia. 80cm · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Crawler Crane · Jam · 0,0019 · E.11.a	Crawler Crane · Jam · 0,0019 · E.11.a
Peralatan / 2	Mesin Las · Jam · 0,0087 · To.21.a	Mesin Las To.21.a · Jam · 0,0087

97. A.3.06.8a · Lampiran IV · PDF hal. 711

Preboring diameter 0,3 m · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Bored Pile Machine · Jam 0 · 0,0803 · E.06.a	Bored Pile Machine · Jam · 0,0803 · E.06.a

98. A.1.04.1c · Lampiran IV · PDF hal. 717

Membuat 1 Buah geobag ukuran 145 x 240 cm · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pemotong kain/geotek · Hari · 0,942 · To.09.d	Pemotong kain/geotek To.09.d · Hari · 0,942
Peralatan / 2	Mesin jahit geotekstil **) · Hari · 0,019 · To.22.c	Mesin jahit geotekstil **) To.22.c · Hari · 0,019

99. A.1.04.3 · Lampiran IV · PDF hal. 719

Kerangka baja profil L.50.50 atau L.60.60 atau profil berlubang utk 1 m3 kistdam pasir atau tanah 23 x 65 cm2 · komponen 4 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Baja profil L.50.50.5 * Baut ∅ 12 mm panjang 5 cm · kg buah · 15,383 · M.59.d M.62.e	Baja profil L.50.50.5 * · kg · 15,383 · M.59.d
Bahan / 2	—	Baut ∅ 12 mm panjang 5 cm · buah · 8 · M.62.e

100. A.1.06.1a · Lampiran IV · PDF hal. 724

1 Kali Pelumasan Pintu Angkat Stang Tunggal · komponen 3 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 40 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,006 · M.142.a M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 40 · Liter · 0,02 · M.142.a
Bahan / 2	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,06 · M.125.d
Bahan / 3	—	Stempet · kg · 0,01 · M.149
Bahan / 4	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,006

101. A.1.06.1b.1 · Lampiran IV · PDF hal. 724

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang tunggal < 1m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,008 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,03 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,01 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,06 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,01 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,008

102. A.1.06.1b.2 · Lampiran IV · PDF hal. 725

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang Double < 1m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,014 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,05 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,02 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,09 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,02 · M.149

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,014

103. A.1.06.1b.3 · Lampiran IV · PDF hal. 725

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,012 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,04 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,01 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,09 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,02 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,012

104. A.1.06.1b.4 · Lampiran IV · PDF hal. 726

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang Double 1- 2m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,019 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,06 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,02 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,14 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,03 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,019

105. A.1.06.1b.5 · Lampiran IV · PDF hal. 726

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang tunggal > 2m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,016 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,04 · M.142.c

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,02 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,12 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,03 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,016

106. A.1.06.1b.6 · Lampiran IV · PDF hal. 727

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang Double > 2m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,025 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,06 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,03 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,18 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,05 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,025

107. A.1.06.1c.1 · Lampiran IV · PDF hal. 727

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang tunggal < 1m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,014 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,05 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,01 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,10 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,02 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,014

108. A.1.06.1c.2 · Lampiran IV · PDF hal. 728

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Double < 1m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,021 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,08 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,02 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,15 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,03 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,021

109. A.1.06.1c.3 · Lampiran IV · PDF hal. 728

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,019 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,06 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,02 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,15 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,03 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,019

110. A.1.06.1c.4 · Lampiran IV · PDF hal. 729

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Double 1- 2m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,030 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,09 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,03 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,23 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,05 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,030

111. A.1.06.1c.5 · Lampiran IV · PDF hal. 729

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang tunggal > 2m · komponen 3 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 Oli SAE 20 Solar non Subsidi Stempet Kuas/Kwas 2”-4” · Liter kg Buah · 0,027 · M.142.c M.142.b M.125.d M.149 To.18	Oli SAE 90 · Liter · 0,07 · M.142.c
Bahan / 2	—	Oli SAE 20 · Liter · 0,03 · M.142.b
Bahan / 3	—	Solar non Subsidi · Liter · 0,20 · M.125.d
Bahan / 4	—	Stempet · kg · 0,05 · M.149
Bahan / 5	—	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,027

112. A.1.06.1c.6 · Lampiran IV · PDF hal. 730

1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Double > 2m · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oli SAE 90 · Liter · 0,110 · M.142.c	Oli SAE 90 · Liter · 0,110 · M.142.c
Bahan / 2	Oli SAE 20 · Liter · 0,050 · M.142.b	Oli SAE 20 · Liter · 0,050 · M.142.b
Bahan / 3	Solar non Subsidi · Liter · 0,300 · M.125.d	Solar non Subsidi · Liter · 0,300 · M.125.d
Bahan / 4	Stempet · kg · 0,080 · M.149	Stempet · kg · 0,080 · M.149
Bahan / 5	Kuas/Kwas 2”-4” · Buah · 0,042 · To.18	Kuas/Kwas 2”-4” To.18 · Buah · 0,042

113. A.1.07.1 · Lampiran IV · PDF hal. 731

Penanaman 1 Pohon Bakau · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobil Pick Up 1000-1500 cc · Hari · 0,003 · E.28.d	Mobil Pick Up 1000-1500 cc · Hari · 0,003 · E.28.d
Peralatan / 2	Rakit 1,5 ton · Hari · 0,003 · To.29.c	Rakit 1,5 ton To.29.c · Hari · 0,003

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Bibit Mangrove M.127 Pohon 1,000 | Ajir acuan tanaman, | 2 M.120.a Buah 1,000 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

114. A.3.07.2b.2 · Lampiran IV · PDF hal. 795

1 m3 Pasangan batu 3 kg - 5 kg · komponen 7 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Batu 3 kg - 5 kg · m3 · 1,15 · M.27.b

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Wheel Loader 1,62 | E.27.c Jam 0,01810 591.193,50 10.698,88 | m3; 170 HP | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

115. A.3.07.4b.5 · Lampiran IV · PDF hal. 835

1 m2 Pengelasan Geogrid; secara Semi mekanis *) · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Theodolit · Jam · 0,0100 · To.35.a	Theodolit To.35.a · Jam · 0,0100

Bagian lain masih perlu diperiksa: mm - 0,5 m'

116. A.3.07.4b.6.c · Lampiran IV · PDF hal. 839

Pasir dari darat (Quarry) diangkut ke Lokasi Pekerjaan, cara Mekanis · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1 Pekerja · OJ · 0,073 · L.01	Pekerja · OJ · 0,073 · L.01
Tenaga kerja / 2	2 Mandor · OJ · 0,007 · L.04	Mandor · OJ · 0,007 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Pasir Kali atau Pasir | dicuci | dan muat | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

117. A.3.07.5e · Lampiran IV · PDF hal. 846

Pengadaan dan Pemasangan Tetrapod 1 ton menggunakan Excavator dan Ponton · komponen 4 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Tetrapod · Unit · 1,000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Ponton

118. A.3.08.1b.1 · Lampiran IV · PDF hal. 869

Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 2" pada tanah sedang (biasa) Jumlah · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1 Pekerja · OJ · 0,0653 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0653 · L.01

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 2	2 Mandor · OJ · 0,0065 · L.04	Mandor · OJ · 0,0065 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Drill_Rig-WaterW. | Tractor; 50 HP, 80 m'

119. A.3.08.1b.6 · Lampiran IV · PDF hal. 872

Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal PVC ∅ 2" menggunakan PVC Jumlah · komponen 4 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pipa PVC ø 50 mm S.10 Shock PVC ø 50 mm S.10 · m' Buah · 0,1667 · M.117.e M.117.e1	Pipa PVC ø 50 mm S.10 · m' · 1,0 · M.117.e
Bahan / 2	—	Shock PVC ø 50 mm S.10 · Buah · 0,1667 · M.117.e1

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Drill_Rig-WaterW. | Tractor; 50 HP, 80 m'

120. A.3.08.3.2.b.1 · Lampiran IV · PDF hal. 943

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 1.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0201 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0201 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,2030	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,2030 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150

121. A.3.08.3.2.b.2 · Lampiran IV · PDF hal. 943

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 2.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0229 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0229 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,2030	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,2030 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150

122. A.3.08.3.2.b.3 · Lampiran IV · PDF hal. 944

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 2.5 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0243 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0243 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,2030	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,2030 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150

123. A.3.08.3.2.b.4 · Lampiran IV · PDF hal. 944

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 5.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0312 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0312 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,2030	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,2030 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150

124. A.3.08.3.2.b.5 · Lampiran IV · PDF hal. 945

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 7.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0368 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0368 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,2030	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,2030 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150

125. A.3.08.3.2.b.6 · Lampiran IV · PDF hal. 945

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 10 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0452 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0452 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,2030	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,2030 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150

126. A.3.08.3.2.b.7 · Lampiran IV · PDF hal. 946

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 15 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0526 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0591 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0591 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,2030	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,2030 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,3150

127. A.3.08.3.2.c.1 · Lampiran IV · PDF hal. 949

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 1.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0241 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0241 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,1890	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,1890 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730

128. A.3.08.3.2.c.2 · Lampiran IV · PDF hal. 949

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 2.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0274 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0274 · T.34

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,1890	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,1890 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730

129. A.3.08.3.2.c.3 · Lampiran IV · PDF hal. 950

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 2.5 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0291 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0291 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,1890	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,1890 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730

130. A.3.08.3.2.c.4 · Lampiran IV · PDF hal. 950

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 5.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0375 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0375 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,1890	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,1890 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730

131. A.3.08.3.2.c.5 · Lampiran IV · PDF hal. 951

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 7.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0442 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0442 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,1890	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,1890 · m3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730

132. A.3.08.3.2.c.6 · Lampiran IV · PDF hal. 951

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 10 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0542 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0542 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,1890	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,1890 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730

133. A.3.08.3.2.c.7 · Lampiran IV · PDF hal. 952

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 15 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0710 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0710 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,1890	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,1890 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,2730

134. A.3.08.3.2.d.1 · Lampiran IV · PDF hal. 955

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 1.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0301 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0301 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3220	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3220 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860

135. A.3.08.3.2.d.2 · Lampiran IV · PDF hal. 955

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 2.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0343 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0343 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3220	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3220 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860

136. A.3.08.3.2.d.3 · Lampiran IV · PDF hal. 956

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 2.5 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0364 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0364 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3220	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3220 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860

137. A.3.08.3.2.d.4 · Lampiran IV · PDF hal. 956

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 5.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0469 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0469 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3220	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3220 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860

138. A.3.08.3.2.d.5 · Lampiran IV · PDF hal. 957

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 10 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0678 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0678 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3220	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3220 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860

139. A.3.08.3.2.d.6 · Lampiran IV · PDF hal. 957

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 15 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0558 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0887 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0887 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3220	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3220 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,6860

140. A.3.08.3.2.e.1 · Lampiran IV · PDF hal. 960

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 1.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0402 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0402 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3640	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3640 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050

141. A.3.08.3.2.e.2 · Lampiran IV · PDF hal. 960

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 2.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0457 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0457 · T.34

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3640	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3640 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050

142. A.3.08.3.2.e.3 · Lampiran IV · PDF hal. 961

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 2.5 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0485 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0485 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3640	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3640 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050

143. A.3.08.3.2.e.4 · Lampiran IV · PDF hal. 961

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 5.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0625 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0625 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3640	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3640 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050

144. A.3.08.3.2.e.5 · Lampiran IV · PDF hal. 962

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 10 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0904 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0904 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3640	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3640 · m3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050

145. A.3.08.3.2.e.6 · Lampiran IV · PDF hal. 962

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 15 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0569 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,1183 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,1183 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,3640	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,3640 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050	Sewa Tripod/Tackel · jam · 0,8050

146. A.3.08.3.2.f.1 · Lampiran IV · PDF hal. 965

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 1.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0602 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0602 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,4900	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,4900 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690

147. A.3.08.3.2.f.2 · Lampiran IV · PDF hal. 965

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 2.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0686 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0686 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,4900	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,4900 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690

148. A.3.08.3.2.f.3 · Lampiran IV · PDF hal. 966

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 2.5 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0728 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0728 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,4900	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,4900 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690

149. A.3.08.3.2.f.4 · Lampiran IV · PDF hal. 966

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 5.0 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0937 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,0937 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,4900	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,4900 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690

150. A.3.08.3.2.f.5 · Lampiran IV · PDF hal. 967

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 10 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,1355 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,1355 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,4900	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,4900 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690

151. A.3.08.3.2.f.6 · Lampiran IV · PDF hal. 967

Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 15 km · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a	Mobile Crane Kapasitas 25 ton · jam · 0,0602 · T.13.a
Peralatan / 2	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,1774 · T.34	Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) · jam · 0,1774 · T.34
Peralatan / 3	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 m3 · jam · 0,4900	Sewa excavator kap. 0,5-1,0 · jam · 0,4900 · m3
Peralatan / 4	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690	Sewa Tripod/Tackel · jam · 1,1690

152. A.3.08.3.4.a.11.a · Lampiran IV · PDF hal. 1140

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 1,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01	Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2849 · L.04	Mandor · OJ · 0,2849 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,4247 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

153. A.3.08.3.4.a.11.b · Lampiran IV · PDF hal. 1140

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 2,0 km) · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01	Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2849 · L.04	Mandor · OJ · 0,2849 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,4247 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

154. A.3.08.3.4.a.11.c · Lampiran IV · PDF hal. 1141

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 2,5 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01	Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2849 · L.04	Mandor · OJ · 0,2849 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,4247 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

155. A.3.08.3.4.a.11.d · Lampiran IV · PDF hal. 1141

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 3,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01	Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2849 · L.04	Mandor · OJ · 0,2849 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,4247 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

156. A.3.08.3.4.a.11.e · Lampiran IV · PDF hal. 1142

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 5,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01	Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2849 · L.04	Mandor · OJ · 0,2849 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,4247 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

157. A.3.08.3.4.a.11.f · Lampiran IV · PDF hal. 1142

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 7,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01	Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2849 · L.04	Mandor · OJ · 0,2849 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,4247 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

158. A.3.08.3.4.a.11.g · Lampiran IV · PDF hal. 1143

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 10,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01	Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2849 · L.04	Mandor · OJ · 0,2849 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,4247 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

159. A.3.08.3.4.a.11.h · Lampiran IV · PDF hal. 1143

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 11,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01	Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2849 · L.04	Mandor · OJ · 0,2849 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,4247 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

160. A.3.08.3.4.a.11.i · Lampiran IV · PDF hal. 1144

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 15,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01	Pekerja · OJ · 2,8494 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0281 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2849 · L.04	Mandor · OJ · 0,2849 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,4247 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

161. A.3.08.3.4.a.12.a · Lampiran IV · PDF hal. 1148

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 1,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01	Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2788 · L.04	Mandor · OJ · 0,2788 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,3941 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

162. A.3.08.3.4.a.12.b · Lampiran IV · PDF hal. 1148

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 2,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01	Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2788 · L.04	Mandor · OJ · 0,2788 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,3941 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

163. A.3.08.3.4.a.12.c · Lampiran IV · PDF hal. 1149

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 2,5 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01	Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2788 · L.04	Mandor · OJ · 0,2788 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,3941 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

164. A.3.08.3.4.a.12.d · Lampiran IV · PDF hal. 1149

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 3.0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01	Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2788 · L.04	Mandor · OJ · 0,2788 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,3941 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

165. A.3.08.3.4.a.12.e · Lampiran IV · PDF hal. 1150

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 5,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01	Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2788 · L.04	Mandor · OJ · 0,2788 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,3941 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

166. A.3.08.3.4.a.12.f · Lampiran IV · PDF hal. 1150

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 7,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01	Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2788 · L.04	Mandor · OJ · 0,2788 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,3941 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

167. A.3.08.3.4.a.12.g · Lampiran IV · PDF hal. 1151

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 10,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01	Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2788 · L.04	Mandor · OJ · 0,2788 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,3941 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

168. A.3.08.3.4.a.12.h · Lampiran IV · PDF hal. 1151

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 11,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01	Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2788 · L.04	Mandor · OJ · 0,2788 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,3941 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

169. A.3.08.3.4.a.12.i · Lampiran IV · PDF hal. 1152

Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 15,0 · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01	Pekerja · OJ · 2,7882 · L.01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02	Tukang Besi · OJ · 1,0181 · L.02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · OJ · 0,2788 · L.04	Mandor · OJ · 0,2788 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mobile Crane Kapasitas | 1. T.13.a jam 1,3941 | 25 ton | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

170. A.3.08.3.5.a · Lampiran IV · PDF hal. 1282

Pemotongan Pipa Baja DN 1400 mm · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 2,9950 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 1,4975 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,2995 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Cutting Torch · jam · 1,4975 · T.92

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Oksigen M.50 0,0250 | m3 | 2 Asetilen M.50 0,1911 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

171. A.3.08.3.5.b · Lampiran IV · PDF hal. 1285

Pemotongan Pipa Baja DN 1600 mm · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 3,4501 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 1,7250 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,3450 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Cutting Torch · jam · 1,7250 · T.92

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Oksigen M.50 | m3 12,7706 | 2 Asetilen M.50 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

172. A.3.08.3.5.c · Lampiran IV · PDF hal. 1288

Pemotongan Pipa Baja DN 1800 mm · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 3,8232 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 1,9116 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,3823 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Cutting Torch · jam · 1,9116 · T.92

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Oksigen M.50 | m3 14,3649 | 2 Asetilen M.50 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

173. A.3.08.3.5.d · Lampiran IV · PDF hal. 1291

Pemotongan Pipa Baja DN 2000 mm · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 4,2967 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 2,1484 · L.02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,4297 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Cutting Torch · jam · 2,1484 · T.92

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Oksigen M.50 | m3 15,9593 | 2 Asetilen M.50 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

174. A.3.08.3.5.e · Lampiran IV · PDF hal. 1294

Pemotongan Pipa Baja DN 2400 mm · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 5,1440 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 2,5720 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,5144 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Cutting Torch · jam · 2,5720 · T.92

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Oksigen M.50 | m3 19,1511 | 2 Asetilen M.50 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

175. A.3.08.3.5.f · Lampiran IV · PDF hal. 1297

Pemotongan Pipa Baja DN 2600 mm · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 5,4492 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 2,7246 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,5449 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Cutting Torch · jam · 2,7246 · T.92

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Oksigen M.50 | m3 20,4204 | 2 Asetilen M.50 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

176. A.3.08.3.6.a · Lampiran IV · PDF hal. 1299

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 300 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,3822 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 0,1911 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,0382 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon 0,0250

177. A.3.08.3.6.b · Lampiran IV · PDF hal. 1301

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 400 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,4797 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 0,2399 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,0480 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon 0,0314

178. A.3.08.3.6.c · Lampiran IV · PDF hal. 1303

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 500 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,5997 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 0,2998 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,0600 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon 0,0393

179. A.3.08.3.6.d · Lampiran IV · PDF hal. 1305

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 600 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,7201 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 0,3600 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,0720 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon 0,0471

180. A.3.08.3.6.e · Lampiran IV · PDF hal. 1307

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 800 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,9597 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 0,4799 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,0960 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon 0,0628

181. A.3.08.3.6.f · Lampiran IV · PDF hal. 1309

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 900 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 1,0790 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 0,5395 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,1079 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon 0,0706

182. A.3.08.3.6.g · Lampiran IV · PDF hal. 1311

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 1200 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 1,4390 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 0,7195 · L.02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,1439 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon | 2 Inner Tape Roll | 3 Outer Tape Roll

183. A.3.08.3.6.h · Lampiran IV · PDF hal. 1313

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 1400 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 1,6786 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 0,8393 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,1679 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon | 2 Inner Tape Roll | 3 Outer Tape Roll

184. A.3.08.3.6.i · Lampiran IV · PDF hal. 1315

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 1600 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 1,9195 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 0,9597 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,1919 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon | 2 Inner Tape Roll | 3 Outer Tape Roll

185. A.3.08.3.6.j · Lampiran IV · PDF hal. 1317

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 1800 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 2,1591 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 1,0795 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,2159 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon | 2 Inner Tape Roll | 3 Outer Tape Roll

186. A.3.08.3.6.k · Lampiran IV · PDF hal. 1319

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 2000 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 2,3987 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 1,1994 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,2399 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon | 2 Inner Tape Roll | 3 Outer Tape Roll

187. A.3.08.3.6.l · Lampiran IV · PDF hal. 1321

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 2400 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 2,8785 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 1,4392 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,2878 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon | 2 Inner Tape Roll | 3 Outer Tape Roll

188. A.3.08.3.6.m · Lampiran IV · PDF hal. 1323

Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 2600 mm · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 3,0692 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang Besi · OJ · 1,5346 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,3069 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Primer Liquid Galon | 2 Inner Tape Roll | 3 Outer Tape Roll

189. A.1.08.5a.1 · Lampiran IV · PDF hal. 1342

1 m2 Pekerjaan Serutan Papan atau Balok Kayu (Manual) · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Ampelas halus + sedang …….. · m' · 0,300 · To.51.a	Ampelas halus + sedang To.51.a · m' · 0,300

190. A.1.08.5a.2 · Lampiran IV · PDF hal. 1343

1 m2 Pasangan Papan Kayu · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Ampelas halus · m' · 0,10 · To.51.a	Ampelas halus To.51.a · m' · 0,10
Bahan / 2	Paku 1 – 2,5 cm · kg · 0,15 · M.77.a	Paku 1 – 2,5 cm · kg · 0,15 · M.77.a
Bahan / 3	Lem Kayu (Putih) …….. · kg · 0,25 · M.138.a	Lem Kayu (Putih) · kg · 0,25 · M.138.a

191. A.1.08.5a.3 · Lampiran IV · PDF hal. 1343

1 m' Pembuatan Profil atau takikan pada sudut kayu dengan alat serutan profil dan/atau pahat dll. · komponen 4 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Ampelas halus To.51.a · m' · 0,03

192. A.1.08.5a.4 · Lampiran IV · PDF hal. 1344

1 m3 Memasang Konstruksi dari Balok Kayu Kelas I · komponen 3 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang · OH · 0,33 · L.01 L.02 L.03	Pekerja · OH · 3,3 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor · OH · 0,165 · L.04	Tukang Kayu · OH · 3,3 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Kepala Tukang · OH · 0,33 · L.03
Tenaga kerja / 4	—	Mandor · OH · 0,165 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: Besi Beugel: 0,05x500, | 1 M.63.c kg 73,125 | Tebal 5mm

193. A.1.08.5a.5 · Lampiran IV · PDF hal. 1345

1 m3 Memasang Konstruksi dari Balok Kayu Kelas II dan/atau III · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 2,80 · L.01	Pekerja · OH · 2,80 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang Kayu · OH · 8,40 · L.02	Tukang Kayu · OH · 8,40 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OH · 0,84 · L.03	Kepala Tukang · OH · 0,84 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan* · OH · 0,14 · L.04	Mandor · OH · 0,14 · L.04
Tenaga kerja / 5	Paku 3-6 cm · kg · 0,85 · M.77.b	—
Tenaga kerja / 6	Paku 7-12 cm · kg · 1,20 · M.77.c	—
Tenaga kerja / 7	Lem Kayu …… …… · kg · 1,00 · M.138.a	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Paku 3-6 cm · kg · 0,85 · M.77.b
Bahan / 2	—	Paku 7-12 cm · kg · 1,20 · M.77.c
Bahan / 3	—	Lem Kayu · kg · 1,00 · M.138.a

194. A.2.08.5b.1 · Lampiran IV · PDF hal. 1346

1 m2 Pekerjaan Serutan Papan atau Balok Kayu (Semi Mekanis) · komponen 7 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0300 · L.01	Pekerja · OH · 0,0300 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang Kayu · OH · 0,0600 · L.02	Tukang Kayu · OH · 0,0600 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OH · 0,0060 · L.03	Kepala Tukang · OH · 0,0060 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan* · OH · 0,0015 · L.04	Mandor · OH · 0,0015 · L.04
Tenaga kerja / 5	Amplas halus + sedang …… · m' · 0,30 · To.51.b	—
Tenaga kerja / 6	Ketam listrik + aksesoris 1 Pisau · Hari · 0,07 · To.14	—
Tenaga kerja / 7	Amplas listrik …… · Hari · 0,07 · To.02.b	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Amplas halus + sedang To.51.b · m' · 0,30

Bagian lain masih perlu diperiksa: Ketam listrik + aksesoris | Pisau

195. A.2.08.5b.2 · Lampiran IV · PDF hal. 1347

1 m3 Memasang Konstruksi yang terbuat dari Papan atau Balok Kayu (Semi Mekanis) · komponen 8 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 2,2 · L.01	Pekerja · OH · 2,2 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang Kayu · OH · 2,2 · L.02	Tukang Kayu · OH · 2,2 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OH · 0,22 · L.03	Kepala Tukang · OH · 0,22 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan* · OH · 0,11 · L.04	Mandor · OH · 0,11 · L.04
Tenaga kerja / 5	Paku 3-6 cm · kg · 0,85 · M.77.b	—
Tenaga kerja / 6	Paku 7-12 cm · kg · 1,20 · M.77.c	—
Tenaga kerja / 7	Baut Ø 12mm-pjg 20 cm · Buah · 1,00 · M.62.h	—
Tenaga kerja / 8	Lem Kayu …… Bor Listrik Gergaji Listrik …… · kg Hari · 0,25 · M.138.a To.05.c To.09.c	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Paku 3-6 cm · kg · 0,85 · M.77.b
Bahan / 2	—	Paku 7-12 cm · kg · 1,20 · M.77.c
Bahan / 3	—	Baut Ø 12mm-pjg 20 cm · Buah · 1,00 · M.62.h
Bahan / 4	—	Lem Kayu · kg · 0,25 · M.138.a

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Bor Listrik To.05.c · Hari · 0,2
Peralatan / 2	—	Gergaji Listrik To.09.c · Hari · 0,2

196. A.2.08.6a · Lampiran IV · PDF hal. 1348

Pemasangan 1 kg besi profil Siku, IWF, INP, UNP atau Pipa · komponen 8 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,02 · L.01	Pekerja · OH · 0,02 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang Konstruksi · OH · 0,01 · L.02	Tukang Konstruksi · OH · 0,01 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OH · 0,001 · L.03	Kepala Tukang · OH · 0,001 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan* Berbagai jenis Baja Profil · OH kg · 0,002 · L.04 M.54	Mandor · OH · 0,002 · L.04
Tenaga kerja / 5	Mesin Las Listrik 1 250A diesel · Hari · 0,0075 · E.25.d	—
Tenaga kerja / 6	Bor Listrik 1 kW · Hari · 0,0075 · To.05.d	—
Tenaga kerja / 7	Gergaji Listrik · Hari · 0,0075	—
Tenaga kerja / 8	Generator set 5 kW · Hari · 0,0075	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Berbagai jenis Baja Profil · kg · 1,1 · M.54

Bagian lain masih perlu diperiksa: Mesin Las Listrik | 1 E.25.d Hari 0,0075 | 250A diesel

197. A.2.08.6b · Lampiran IV · PDF hal. 1349

Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan Konstruksi besi/baja · komponen 5 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 1,00 · L.01	Pekerja · OH · 1,00 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang Konstruksi · OH · 0,50 · L.02	Tukang Konstruksi · OH · 0,50 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OH · 0,05 · L.03	Kepala Tukang · OH · 0,05 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan* Baja Profil/Pelat Baut+Muur Ø 8mm- 2 pjg 3cm-5cm Bor duduk (Manual) · OH kg Buah Hari · 0,10 · L.04 M.59.d M.62.j To.05.b	Mandor · OH · 0,10 · L.04
Tenaga kerja / 5	Gergaji Listrik (rotator) 2 Besar Slepan atau gerinda asah 3 Logam Generator (D): Genset 5 kW · Hari · 0,04 · To.09.b To.33.a E.16.c	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Baut+Muur Ø 8mm- | 2 M.62.j Buah 10 | pjg 3cm-5cm | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

198. A.2.08.6c · Lampiran IV · PDF hal. 1350

Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku · komponen 6 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 1,000 · L.01	Pekerja · OH · 1,000 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang Konstruksi · OH · 0,250 · L.02	Tukang Konstruksi · OH · 0,250 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OH · 0,025 · L.03	Kepala Tukang · OH · 0,025 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan* Besi siku L 50.50.5 Besi plat baja tebal 2mm Engsel tanam di las Bor duduk (Manual) · OH kg m2 Buah Hari · 0,100 · L.04 M.59.g M.58.a M.66.a To.05.b	Mandor · OH · 0,100 · L.04
Tenaga kerja / 5	Gergaji Listrik (rotator) 2 Besar Slepan atau gerinda asah 3 Logam Generator (D): Genset 5 kW · Hari · 0,25 · To.09.b To.33.a E.16.c	—
Tenaga kerja / 6	Pengelasan tebal 4 mm · cm · 24,00 · La.13.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Besi siku L 50.50.5 · kg · 32,5 · M.59.g
Bahan / 2	—	Besi plat baja tebal 2mm · m2 · 4,00 · M.58.a
Bahan / 3	—	Engsel tanam di las · Buah · 2,00 · M.66.a

Bagian lain masih perlu diperiksa: Gergaji Listrik (rotator) | Besar | Slepan atau gerinda asah | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

199. A.1.08.6e · Lampiran IV · PDF hal. 1350

Membuat lubang baut ∅ 10 mm pada besi tebal 4 mm**, secara Manual · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0200 · L.01	Pekerja · OH · 0,0200 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan* · OH · 0,0020 · L.04	Mandor · OH · 0,0020 · L.04
Tenaga kerja / 3	Bor duduk manual (Engkol) · Jam · 0,1400 · To.05.b	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Bor duduk manual (Engkol) To.05.b · Jam · 0,1400

200. A.2.08.6f · Lampiran IV · PDF hal. 1351

Membuat lubang baut ∅ 10 mm pada besi tebal 4 mm*, secara semi-Mekanis · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,0050 · L.01	Pekerja · OH · 0,0050 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan* · OH · 0,0005 · L.04	Mandor · OH · 0,0005 · L.04
Tenaga kerja / 3	Bor listrik (portable) · Jam · 0,0350 · To.05.b	—
Tenaga kerja / 4	Generator (D): Genset 5 kW · Jam · 0,0350 · E.16.c	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Bor listrik (portable) To.05.b · Jam · 0,0350
Peralatan / 2	—	Generator (D): Genset 5 kW · Jam · 0,0350 · E.16.c

201. A.2.08.6g · Lampiran IV · PDF hal. 1351

Membuat lubang baut ∅ 10 mm pada besi tebal 4 mm*, secara Mekanis · komponen 4 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Bor listrik duduk 1 kW To.05.d · Jam · 0,0210
Peralatan / 2	—	Generator (D): Genset 5 kW · Jam · 0,0210 · E.16.c

202. A.1.08.6h · Lampiran IV · PDF hal. 1352

Menggergaji profil untuk luas penampang tergergaji 100 cm2, secara Manual · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gergaji besi manual · Jam · 0,210 · To.09.a	Gergaji besi manual To.09.a · Jam · 0,210

203. A.2.08.6i · Lampiran IV · PDF hal. 1352

Menggergaji profil untuk luas penampang tergergaji 100 cm2, secara Semi- mekanis · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gergaji besi mesin · Jam · 0,042 · To.09.c	Gergaji besi mesin To.09.c · Jam · 0,042

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 2	Generator (D): Genset 2 kW · Jam · 0,042 · E.16.c	Generator (D): Genset 2 kW · Jam · 0,042 · E.16.c

204. A.2.08.6j · Lampiran IV · PDF hal. 1353

Menggergaji pelat dengan panjang penampang tergergaji 20 cm, tebal 5 mm*, secara Manual · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gergaji besi manual · Jam · 0,140 · To.09.a	Gergaji besi manual To.09.a · Jam · 0,140

205. A.2.08.6k · Lampiran IV · PDF hal. 1353

Menggergaji pelat dengan panjang penampang tergergaji 20 cm, tebal 5 mm*, secara semi-Mekanis · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gergaji besi mesin · Jam · 0,042 · To.09.c	Gergaji besi mesin To.09.c · Jam · 0,042
Peralatan / 2	Generator (D): Genset 2 kW · Jam · 0,042 · E.16.c	Generator (D): Genset 2 kW · Jam · 0,042 · E.16.c

206. A.1.08.6l · Lampiran IV · PDF hal. 1354

Pasangan 1 buah Baut ∅ 10 mm - 5 cm, secara Manual · komponen 4 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Bold-nut ∅ 10 mm - 4 cm · buah · 1,00 · M.62.b

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Bor Engkol (Manual) · Jam · 0,070 · To.05.a	Bor Engkol (Manual) To.05.a · Jam · 0,070

207. A.2.08.6m · Lampiran IV · PDF hal. 1354

Pasangan 1 buah Bold-nut ∅ 10 mm - 5 cm, secara semi-Mekanik · komponen 5 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Bold-nut ∅ 10 mm - 4 cm · buah · 1,00 · M.62.b

Bagian lain masih perlu diperiksa: Bor baut ∅ 6 mm s.d | 12 mm 1 kW

208. A.1.08.7 · Lampiran IV · PDF hal. 1355

1 m2 Pemasangan Rubber Joint · komponen 4 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Rubber Joint · M2 · 1,05
Bahan / 2	—	Kawat Bendrat · Kg · 0,02

209. A.3.09.1d · Lampiran IV · PDF hal. 1358

Pengisian pasir 1 buah geobag 145 x 240 cm menggunakan excavator standard · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	*1 Pasir urug M.05.e.2 · m3 · 0,9330	*1 Pasir urug · m3 · 0,9330 · M.05.e.2

Bagian lain masih perlu diperiksa: Excavator (Std): Bucket 0,90 | 1 E.15.e jam 0,0116 562.993,50 6.553,00 | m3; 155 HP; Dm 6,6m

210. A.3.09.3a.1.a · Lampiran IV · PDF hal. 1461

Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 15 m · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 2,5453 · L.01	Pekerja · OJ · 2,5453 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan/Material · OJ · 0,2545 · L.04	Mandor · OJ · 0,2545 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Crane (Stationairy Stand by) | E.11.v jam 0,59081 261.898,26 154.731,50 | 40 Ton

211. A.3.09.3b.1 · Lampiran IV · PDF hal. 1481

Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk ketinggian rata-rata 15 m · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 13,8889 · L.01	Pekerja · OJ · 13,8889 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan/Material · OJ · 1,3889 · L.04	Mandor · OJ · 1,3889 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Lift Barang, Tinggi 6-10 | ton

212. A.3.09.3b.2 · Lampiran IV · PDF hal. 1482

Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk ketinggian rata-rata 30 m · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 12,1951 · L.01	Pekerja · OJ · 12,1951 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan/Material · OJ · 1,2195 · L.04	Mandor · OJ · 1,2195 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Lift Barang, Tinggi 10-24 | ton

213. A.3.09.3b.3 · Lampiran IV · PDF hal. 1482

Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk ketinggian rata-rata 70 m · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 10,0000 · L.01	Pekerja · OJ · 10,0000 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan/Material · OJ · 1,0000 · L.04	Mandor · OJ · 1,0000 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Loader, Wheel 0,85 m3; | E.27.a jam 0,96481 338.591,60 326.678,19 | 100 HP

214. A.3.09.3b.1.a · Lampiran IV · PDF hal. 1483

Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk beban 0,8 ton s.d. lantai-1 (ketinggian 4 m') · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OJ · 13,8889 · L.01	Pekerja · OJ · 13,8889 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor B Bahan/Material · OJ · 1,3888 · L.04	Mandor · OJ · 1,3888 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Lift Barang, Tinggi 6-10 | ton

215. A.3.10.1.a · Lampiran IV · PDF hal. 1514

Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pintu air **) · Buah · 1,000 · M.69xx	Pintu air **) · Buah · 1,000 · M.69xx
Peralatan / 2	Tackle/Tripod tinggi 4-5m · Hari · 0,093 · To.39.a	Tackle/Tripod tinggi 4-5m To.39.a · Hari · 0,093
Peralatan / 3	Mesin las listrik 250A (D) · Hari · 0,093 · E.25.d	Mesin las listrik 250A (D) · Hari · 0,093 · E.25.d

Bagian lain masih perlu diperiksa: Beton mutu sedang | 3 B.02.a.2 m3 0,012 | fc' 25 MPa; W/C = 0,509 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

216. A.3.10.1.b · Lampiran IV · PDF hal. 1515

Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pintu air **) · Buah · 1,000 · M.69xx	Pintu air **) · Buah · 1,000 · M.69xx
Peralatan / 2	Tackle/Tripod tinggi 4-5m · Hari · 2,310 · To.39.a	Tackle/Tripod tinggi 4-5m To.39.a · Hari · 2,310
Peralatan / 3	Mesin las listrik 250A (D) · Hari · 2,310 · E.25.d	Mesin las listrik 250A (D) · Hari · 2,310 · E.25.d

Bagian lain masih perlu diperiksa: Beton mutu sedang | 3 B.02.a.2 m3 0,310 | fc' 25 MPa; W/C = 0,509 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

217. A.3.10.1.c · Lampiran IV · PDF hal. 1516

Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pintu air **) · Buah · 1,000 · M.69xx	Pintu air **) · Buah · 1,000 · M.69xx
Peralatan / 2	Tackle/Tripod tinggi 4-5m · Hari · 0,441 · To.39.a	Tackle/Tripod tinggi 4-5m To.39.a · Hari · 0,441
Peralatan / 3	Mesin las listrik 250A (D) · Hari · 0,441 · E.25.d	Mesin las listrik 250A (D) · Hari · 0,441 · E.25.d

Bagian lain masih perlu diperiksa: Beton mutu sedang | 3 B.02.a.2 m3 0,088 | fc' 25 MPa; W/C = 0,509 | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

218. A.3.11.1b.1.a · Lampiran IV · PDF hal. 1522

1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi- Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m' · komponen 7 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Batu belah · m3 · 1,200 · M.04.a.3	Batu belah · m3 · 1,200 · M.04.a.3
Bahan / 2	Pasir Pasang · m3 · 0,440 · M.05.b.3	Pasir Pasang · m3 · 0,440 · M.05.b.3
Bahan / 3	Portland Cement · kg · 252 · M.23	Portland Cement · kg · 252 · M.23
Bahan / 4	Molen/Beton Mixer 1 0,35 m3 + feeder Bahan D (A+B+C) · Hari · 0,0345 · E.29.c	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Molen/Beton Mixer | 1 E.29.c Hari 0,0345 | 0,35 m3 + feeder Bahan | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

219. A.3.11.1b.1.f · Lampiran IV · PDF hal. 1523

1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi- Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m' · komponen 7 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Batu belah · m3 · 1,200 · M.04.a.3	Batu belah · m3 · 1,200 · M.04.a.3
Bahan / 2	Pasir Pasang · m3 · 0,440 · M.05.b.3	Pasir Pasang · m3 · 0,440 · M.05.b.3
Bahan / 3	Portland Cement · kg · 252 · M.23	Portland Cement · kg · 252 · M.23
Bahan / 4	Molen/Beton Mixer 1 0,35 m3 + feeder Bahan D (A+B+C) · Hari · 0,0345 · E.29.c	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Molen/Beton Mixer | 1 E.29.c Hari 0,0345 | 0,35 m3 + feeder Bahan | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

220. A.3.11.1b.2.a · Lampiran IV · PDF hal. 1523

1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m' · komponen 6 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Batu belah · m3 · 1,200 · M.04.a.3	Batu belah · m3 · 1,200 · M.04.a.3
Bahan / 2	Pasir Pasang Portland Cement · m3 kg · 0,485 · M.05.b.3 M.23	Pasir Pasang · m3 · 0,485 · M.05.b.3
Bahan / 3	—	Portland Cement · kg · 202 · M.23

Bagian lain masih perlu diperiksa: Molen/Beton Mixer 0,35 | 1 E.29.c Hari 0,0345 | m3 + feeder Bahan | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

221. A.3.11.2a.1.a · Lampiran IV · PDF hal. 1526

1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 MPa), secara Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m' · komponen 4 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bata merah Pasir Pasang Portland Cement · Buah m3 kg · 0,263 · M.25.c M.05.b.3 M.23	Bata merah · Buah · 512 · M.25.c
Bahan / 2	—	Pasir Pasang · m3 · 0,263 · M.05.b.3
Bahan / 3	—	Portland Cement · kg · 168 · M.23

Bagian lain masih perlu diperiksa: D | (A+B+C)

222. A.3.11.2a.1.f · Lampiran IV · PDF hal. 1526

1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 MPa), secara Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m' · komponen 3 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Bata merah · Buah · 512 · M.25.c

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 2	—	Pasir Pasang · m3 · 0,263 · M.05.b.3
Bahan / 3	—	Portland Cement · kg · 168 · M.23

223. A.3.11.2b.1.a · Lampiran IV · PDF hal. 1529

1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 MPa), Semi- mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m' · komponen 4 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Bata merah · Buah · 512 · M.25.c
Bahan / 2	—	Pasir Pasang · m3 · 0,330 · M.05.b.3
Bahan / 3	—	Portland Cement · kg · 168 · M.23

Bagian lain masih perlu diperiksa: Molen/Beton Mixer 0,35 m3 + | 1 E.29.c Hari 0,0590 | feeder Bahan

224. A.5.2.a.1a · Lampiran IV · PDF hal. 1627

Contoh RAB Saluran Irigasi · komponen 3 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,0017 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · OJ · 0,0008 · L.02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,0002 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Bulldozer 155 HP (kupas-30m) · E.07.c · 0,00083	Bulldozer 155 HP (kupas-30m) · Jam · 0,00083 · E.07.c
Peralatan / 2	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m' · E.15.e · 0,01083	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m' · Jam · 0,01083 · E.15.e
Peralatan / 3	Dump Truck 7 Ton; Bak 6 m3;130 HP (angkut 3 km) · E.13.c · 0,02948	Dump Truck 7 Ton; Bak 6 m3;130 HP (angkut 3 km) · Jam · 0,02948 · E.13.c

225. A.5.2.a.1a · Lampiran IV · PDF hal. 1627

Contoh RAB Saluran Irigasi · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · 01 OJ · 0,0108 · L.	Pekerja · OJ · 0,0108 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang · 02 OJ · 0,0054 · L.	Tukang · OJ · 0,0054 · L.02
Tenaga kerja / 3	Mandor · 04 OJ · 0,0011 · L.	Mandor · OJ · 0,0011 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m' · 1.x Jam · 0,00975 · E.1	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m' · Jam · 0,00975 · E.11.x
Peralatan / 2	Dump Truck 7 Ton; Bak 6 m3;130 HP (angkut 3 km) · 1.p Jam · 0,01083 · E.1	Dump Truck 7 Ton; Bak 6 m3;130 HP (angkut 3 km) · Jam · 0,01083 · E.11.p

226. A.6.2.c · Lampiran IV · PDF hal. 1640

Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,00960 · L.01	Pekerja · OH · 0,00960 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,00480 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,00480 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OH · 0,00048 · L.03	Kepala Tukang · OH · 0,00048 · L.03
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan *) · OH · 0,00096 · L.04	Mandor · OH · 0,00096 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Waterpass · Hari · 0,0048 · To.43	Waterpass To.43 · Hari · 0,0048
Peralatan / 2	Theodolith **) · Hari · 0,0048 · To.35.a	Theodolith **) To.35.a · Hari · 0,0048

227. A.6.2.c · Lampiran IV · PDF hal. 1641

Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis) · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · OH · 0,00720 · L.01	Pekerja · OH · 0,00720 · L.01
Tenaga kerja / 2	Tukang kayu · OH · 0,00360 · L.02	Tukang kayu · OH · 0,00360 · L.02
Tenaga kerja / 3	Kepala Tukang · OH · 0,00036 · L.03	Kepala Tukang · OH · 0,00036 · L.03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 4	Mandor B Bahan *) · OH · 0,00072 · L.04	Mandor · OH · 0,00072 · L.04
Tenaga kerja / 5	Kaso 4/6 cm (Kelas 3) · m3 · 0,0025 · M.50.d	—
Tenaga kerja / 6	Papan 2/20 cm (Kelas 3) · m · 0,0042 · M.48.f	—
Tenaga kerja / 7	Paku campuran 2cm dan 5cm · kg · 0,2000 · M.77.d	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Kaso 4/6 cm (Kelas 3) · m3 · 0,0025 · M.50.d
Bahan / 2	—	Papan 2/20 cm (Kelas 3) · m · 0,0042 · M.48.f
Bahan / 3	—	Paku campuran 2cm dan 5cm · kg · 0,2000 · M.77.d

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Waterpass · Hari · 0,0036 · To.43	Waterpass To.43 · Hari · 0,0036

228. A.6.2.c · Lampiran IV · PDF hal. 1641

Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis) · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m' · e jam · 0,0097 · E.15.	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m' · jam · 0,0097 · E.15.e

229. A.6.2.c · Lampiran IV · PDF hal. 1644

Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis) · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1 Pekerja · OJ · 0,0200 · L.01	Pekerja · OJ · 0,0200 · L.01
Tenaga kerja / 2	2 Tukang · OJ · 0,0100 · L.02	Tukang · OJ · 0,0100 · L.02
Tenaga kerja / 3	3 Mandor · OJ · 0,0020 · L.04	Mandor · OJ · 0,0020 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	1 Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'(paprasan)E.15.e · Jam · 0,0200	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'(paprasan)E.15.e · Jam · 0,0200

230. A.5.3.6b · Lampiran IV · PDF hal. 1654

Pemanenan Gulma Air ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT UNTUK PEMANENAN GULMA AIR · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja · Ja · 0,7000 · L.01	Pekerja · Jam · 0,7000 · L.01
Tenaga kerja / 2	Mandor · Ja · 0,0700 · L.04	Mandor · Jam · 0,0700 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Pemanen Gulma Air_Besar, 100 KW, kap.E.11.d | > 5.000 m2/jam | jam 0,0407 356.399,76 14.519,99

231. A.1.08.2c.1 · Lampiran IV · PDF hal. 1339

Jembatan Sementara · komponen 0 → 2

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OH · 0,030 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OH · 0,003 · L.04

232. A.1.08.2c.2 · Lampiran IV · PDF hal. 1340

Saluran Sementara · komponen 0 → 2

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OH · 0,030 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OH · 0,003 · L.04

233. A.3.09.2d · Lampiran IV · PDF hal. 1453

Pasangan Buis Beton Gravel atau D/2 · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,0448 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · OJ · 0,0224 · L.02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OJ · 0,0045 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Buis Beton gravel ø 20 cm, | M.31.a buah 1,00 20.000,00 20.000,00 | pjg 1 m | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

234. A.3.09.3a · Lampiran IV · PDF hal. 1461

Angkutan barang/material menggunakan TC · komponen 0 → 2

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 2,5453 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OJ · 0,2545 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Crane (Stationairy Stand by) | E.11.v jam 0,59081 261.898,26 154.731,50 | 40 Ton

235. B.6 · Lampiran V · PDF hal. 64

Pasangan Batu dengan Mortar DS-5 dengan Subdrain (2.2.(5)) · komponen 15 → 15

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Batu Kali · M3 · 1,5660 · M02	Batu Kali · M3 · 1,5660 · M02
Bahan / 2	Semen · Kg · 0,3415 · M12	Semen · Kg · 0,3415 · M12
Bahan / 3	Pasir · M3 · 1,8672 · M01b	Pasir · M3 · 1,8672 · M01b
Bahan / 4	Air · Ltr · 105,7500 · M170	Air · Ltr · 105,7500 · M170
Bahan / 5	Pipa Pralon Dia 2 Inch · M' · 2,8000 · M280	Pipa Pralon Dia 2 Inch · M' · 2,8000 · M280
Bahan / 6	Mortar · M3 · 0,0423 · M279	Mortar · M3 · 0,0423 · M279
Bahan / 7	Pipe Ø15 Subdrain 4 inch M241 · M' · 1,0000	Pipe Ø15 Subdrain 4 inch · M' · 1,0000 · M241
Bahan / 8	Geotextile Non Woven · M' · 3,0000 · M283	Geotextile Non Woven · M' · 3,0000 · M283
Bahan / 9	Sirtu 2/3 · M3 · 1,0000 · M16a	Sirtu 2/3 · M3 · 1,0000 · M16a

236. B.11 · Lampiran V · PDF hal. 79

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, Tipe A (landasan · komponen 22 → 22

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1 Pekerja · jam · 0,0607 · L01	Pekerja · jam · 0,0607 · L01
Tenaga kerja / 2	2 Tukang · jam · 0,0152 · L02	Tukang · jam · 0,0152 · L02
Tenaga kerja / 3	3 Mandor · jam · 0,0152 · L03	Mandor · jam · 0,0152 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	1. Mini Excavator E10a · jam · 0,0478	Mini Excavator · jam · 0,0478 · E10a
Peralatan / 2	2. Concrete Mixer E06 · jam · 0,0988	Concrete Mixer · jam · 0,0988 · E06
Peralatan / 3	3. Stamper E25 · jam · 0,5335	Stamper · jam · 0,5335 · E25
Peralatan / 4	4. FLAT BED TRUCK 4 TON E11 · jam · 0,1623	FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11
Peralatan / 5	5. CRANE ON TRACK 10-15 TON E07 · jam · 0,0152	CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07
Peralatan / 6	6. Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 7. Cetakan gorong-gorong bh/M' 1,0000 33.177,41 33.177,41 | beton diameter dalam 40 cm

237. B.12 · Lampiran V · PDF hal. 82

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, Tipe B (dibungkus · komponen 22 → 22

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mini Excavator E10a · jam · 0,0478	Mini Excavator · jam · 0,0478 · E10a
Peralatan / 2	Concrete Mixer E06 · jam · 0,0988	Concrete Mixer · jam · 0,0988 · E06
Peralatan / 3	Stamper E25 · jam · 0,5335	Stamper · jam · 0,5335 · E25
Peralatan / 4	FLAT BED TRUCK 4 TON E11 · jam · 0,1623	FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11
Peralatan / 5	CRANE ON TRACK 10-15 TON E07 · jam · 0,0152	CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07
Peralatan / 6	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Cetakan gorong-gorong | 7. beton diameter dalam 40 cm bh/M' 1,0000 33.177,41 33.177,41

238. B.13 · Lampiran V · PDF hal. 85

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, landasan bahan · komponen 17 → 17

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mini Excavator E10a · jam · 0,0389	Mini Excavator · jam · 0,0389 · E10a
Peralatan / 2	Stamper E25 · jam · 0,4337	Stamper · jam · 0,4337 · E25
Peralatan / 3	Stamper E25 · jam · 1,2048	Stamper · jam · 1,2048 · E25
Peralatan / 4	FLAT BED TRUCK 4 TON E11 · jam · 0,1623	FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11
Peralatan / 5	CRANE ON TRACK 10-15 TON E07 · jam · 0,0152	CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07
Peralatan / 6	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Cetakan gorong-gorong | 5. beton diameter dalam 40 cm bh/M' 1,0000 33.177,41 33.177,41

239. B.14 · Lampiran V · PDF hal. 88

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm Tipe A (landasan · komponen 22 → 22

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mini Excavator E10a · jam · 0,0571	Mini Excavator · jam · 0,0571 · E10a
Peralatan / 2	Concrete Mixer E06 · jam · 0,1181	Concrete Mixer · jam · 0,1181 · E06
Peralatan / 3	Stamper E25 · jam · 0,6376	Stamper · jam · 0,6376 · E25
Peralatan / 4	FLAT BED TRUCK 4 TON E11 · jam · 0,1623	FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11
Peralatan / 5	CRANE ON TRACK 10-15 TON E07 · jam · 0,0152	CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07
Peralatan / 6	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Cetakan gorong-gorong | 7. beton diameter dalam 60 cm bh/M' 1,0000 41.395,54 41.395,54

240. B.15 · Lampiran V · PDF hal. 91

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm Tipe B (dibungkus · komponen 22 → 22

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1 Pekerja · jam · 0,0607 · L01	Pekerja · jam · 0,0607 · L01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang · jam · 0,0152 · L02	Tukang · jam · 0,0152 · L02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · jam · 0,0152 · L03	Mandor · jam · 0,0152 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	1. Mini Excavator E10a · jam · 0,0571	Mini Excavator · jam · 0,0571 · E10a
Peralatan / 2	2. Concrete Mixer E06 · jam · 0,1181	Concrete Mixer · jam · 0,1181 · E06
Peralatan / 3	3. Stamper E25 · jam · 0,6376	Stamper · jam · 0,6376 · E25
Peralatan / 4	4. FLAT BED TRUCK 4 TON E11 · jam · 0,1623	FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11
Peralatan / 5	5. CRANE ON TRACK 10-15 TON E07 · jam · 0,0152	CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07
Peralatan / 6	6. Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Cetakan gorong-gorong | 7. beton diameter dalam 60 cm bh/M' 1,0000 41.395,54 41.395,54

241. B.17 · Lampiran V · PDF hal. 97

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Tipe A (landasan · komponen 22 → 22

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · jam · 0,0607 · L01	Pekerja · jam · 0,0607 · L01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang · jam · 0,0152 · L02	Tukang · jam · 0,0152 · L02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · jam · 0,0152 · L03	Mandor · jam · 0,0152 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	1. Mini Excavator · jam · 0,0653 · E10a	Mini Excavator · jam · 0,0653 · E10a
Peralatan / 2	2. Concrete Mixer · jam · 0,1349 · E06	Concrete Mixer · jam · 0,1349 · E06
Peralatan / 3	3. Stamper · jam · 2,0241 · E25	Stamper · jam · 2,0241 · E25
Peralatan / 4	4. FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11	FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11
Peralatan / 5	5. CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07	CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07
Peralatan / 6	6. Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Cetakan gorong-gorong beton | 7. diameter dalam 80 cm bh/M' 1,0000 54.123,13 54.123,13

242. B.18 · Lampiran V · PDF hal. 100

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Tipe B (dibungkus · komponen 22 → 22

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · jam · 0,0607 · L01	Pekerja · jam · 0,0607 · L01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang · jam · 0,0152 · L02	Tukang · jam · 0,0152 · L02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · jam · 0,0152 · L03	Mandor · jam · 0,0152 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	1. Mini Excavator · jam · 0,0653 · E10a	Mini Excavator · jam · 0,0653 · E10a
Peralatan / 2	2. Concrete Mixer · jam · 0,1349 · E06	Concrete Mixer · jam · 0,1349 · E06
Peralatan / 3	3. Stamper · jam · 0,7287 · E25	Stamper · jam · 0,7287 · E25
Peralatan / 4	4. FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11	FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11
Peralatan / 5	5. CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07	CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07
Peralatan / 6	6. Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Cetakan gorong-gorong beton | 7. diameter dalam 80 cm bh/M' 1,0000 54.123,13 54.123,13

243. B.20 · Lampiran V · PDF hal. 106

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm Tipe A (landasan · komponen 22 → 22

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · jam · 0,0607 · L01	Pekerja · jam · 0,0607 · L01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang · jam · 0,0152 · L02	Tukang · jam · 0,0152 · L02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · jam · 0,0152 · L03	Mandor · jam · 0,0152 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	1. Mini Excavator · jam · 0,0752 · E10a	Mini Excavator · jam · 0,0752 · E10a
Peralatan / 2	2. Concrete Mixer · jam · 0,1555 · E06	Concrete Mixer · jam · 0,1555 · E06
Peralatan / 3	3. Stamper · jam · 0,8397 · E25	Stamper · jam · 0,8397 · E25
Peralatan / 4	4. FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11	FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 5	5. CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07	CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07
Peralatan / 6	6. Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Cetakan gorong-gorong beton | 7. diameter dalam 100 cm bh/M' 1,0000 67.036,06 67.036,06

244. B.21 · Lampiran V · PDF hal. 109

Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm Tipe B · komponen 22 → 22

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	1. Pekerja · jam · 0,0607 · L01	Pekerja · jam · 0,0607 · L01
Tenaga kerja / 2	2. Tukang · jam · 0,0152 · L02	Tukang · jam · 0,0152 · L02
Tenaga kerja / 3	3. Mandor · jam · 0,0152 · L03	Mandor · jam · 0,0152 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	1. Mini Excavator · jam · 0,0752 · E10a	Mini Excavator · jam · 0,0752 · E10a
Peralatan / 2	2. Concrete Mixer · jam · 0,1555 · E06	Concrete Mixer · jam · 0,1555 · E06
Peralatan / 3	3. Stamper · jam · 0,8397 · E25	Stamper · jam · 0,8397 · E25
Peralatan / 4	4. FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11	FLAT BED TRUCK 4 TON · jam · 0,1623 · E11
Peralatan / 5	5. CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07	CRANE ON TRACK 10-15 TON · jam · 0,0152 · E07
Peralatan / 6	6. Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Cetakan gorong-gorong beton | 7. diameter dalam 100 cm bh/M' 1,0000 67.036,06 67.036,06

245. C.7 · Lampiran V · PDF hal. 332

Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian Struktur yang mengandung air tanah (3.1.(7)) · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Mandor · jam · 0,2008 · L03
Tenaga kerja / 2	—	Pekerja · jam · 0,2008 · L01

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	WATER PUMP 70 - 100 mm · Jam · 0,2008 · E22
Peralatan / 2	—	Alat bantu · Ls · 1,0000

246. C.8 · Lampiran V · PDF hal. 334

Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian pada Batu Lunak (3.1.(8)) · komponen 2 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · Jam · 0,1035 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · Jam · 0,0517 · L03

247. C.9 · Lampiran V · PDF hal. 336

Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian pada Batu (3.1.(9)) · komponen 2 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · Jam · 0,2139 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · Jam · 0,1070 · L03

248. E.2 · Lampiran V · PDF hal. 624

Lapis Fondasi Agregat Kelas A dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0.0402 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · jam · 0.0057 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Agregat A · M3 · 1.2613 · M26

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Wheel Loader · jam · 0.0057 · E15

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 2	—	Dump Truck · jam · 0.1523 · E35
Peralatan / 3	—	Motor Grader · jam · 0.0106 · E13
Peralatan / 4	—	Vibratory Roller with IC · jam · 0.0138 · E19c
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1.0000

249. E.3 · Lampiran V · PDF hal. 629

Lapis Fondasi Agregat Kelas B (5.1.(2a)) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0.0402 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · jam · 0.0057 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Aggregat B · M3 · 1.2479 · M27

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Wheel Loader · jam · 0.0057 · E15
Peralatan / 2	—	Dump Truck · jam · 0.1542 · E35
Peralatan / 3	—	Motor Grader · jam · 0.0079 · E13
Peralatan / 4	—	Vibratory Roller · jam · 0.0104 · E19
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1.0000

250. E.4 · Lampiran V · PDF hal. 633

Lapis Fondasi · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0.0402 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · jam · 0.0057 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Aggregat B · M3 · 1.2479 · M27

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Wheel Loader · jam · 0.0057 · E15
Peralatan / 2	—	Dump Truck · jam · 0.1542 · E35
Peralatan / 3	—	Motor Grader · jam · 0.0079 · E13
Peralatan / 4	—	Vibratory Roller With IC · jam · 0.0104 · E19c
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1.0000

251. E.5 · Lampiran V · PDF hal. 637

Lapis Fondasi Agregat Kelas S (5.1.(3a)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0.0402 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · jam · 0.0057 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Aggregat S · M3 · 1.2613 · M29a

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Wheel Loader · jam · 0.0057 · E15
Peralatan / 2	—	Dump Truck · jam · 0.1523 · E35
Peralatan / 3	—	Motor Grader · jam · 0.0079 · E13
Peralatan / 4	—	Vibratory Roller · jam · 0.0104 · E19
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1.0000

252. E.6 · Lampiran V · PDF hal. 641

Lapis Fondasi Agregat Kelas S dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0.0402 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · jam · 0.0057 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Aggregat S · M3 · 1.2613 · M29a

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Wheel Loader · jam · 0.0057 · E15
Peralatan / 2	—	Dump Truck · jam · 0.1523 · E35
Peralatan / 3	—	Motor Grader · jam · 0.0079 · E13
Peralatan / 4	—	Vibratory Roller With IC · jam · 0.0104 · E19c
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1.0000

253. E.7 · Lampiran V · PDF hal. 645

Lapis Fondasi : Lapis Fondasi AgregatKelas Kelas C C (5.1.(4a)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0.0344 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · jam · 0.0057 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	0-25mm rescreen Scalping Screen · M3 · 1.3034 · M29b

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Wheel Loader · jam · 0.0057 · E15
Peralatan / 2	—	Dump Truck · jam · 0.1530 · E35
Peralatan / 3	—	Motor Grader · jam · 0.0100 · E13

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 4	—	Vibratory Roller · jam · 0.0138 · E19
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1.0000

254. E.8 · Lampiran V · PDF hal. 649

Lapis Fondasi Agregat Kelas C dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0.0344 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · jam · 0.0057 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	0-25mm rescreen Scalping Screen · M3 · 1.3034 · M287

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Wheel Loader · jam · 0.0057 · E15
Peralatan / 2	—	Dump Truck · jam · 0.1530 · E35
Peralatan / 3	—	Motor Grader · jam · 0.0100 · E13
Peralatan / 4	—	Vibratory Roller With IC · jam · 0.0138 · E19c
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1.0000

255. F.1 · Lampiran V · PDF hal. 750

Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi (6.1.(1)) · komponen 2 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · Jam · 0,0071 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · Jam · 0,0018 · L03

Bagian lain masih perlu diperiksa: atau SS-1

256. F.2 · Lampiran V · PDF hal. 753

Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi (6.1.(2a)) · komponen 3 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · Jam · 0,0071 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · Jam · 0,0018 · L03

Bagian lain masih perlu diperiksa: atau RS-1

257. F.3 · Lampiran V · PDF hal. 756

Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (6.1.(2b)) · komponen 0 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · Jam · 0,0071 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · Jam · 0,0018 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Aspal Emulsi Mod Polimer · Liter · 1,7895 · M31d

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Asp. Distributor · Jam · 0,0018 · E41
Peralatan / 2	—	Compressor · Jam · 0,0003 · E05
Peralatan / 3	—	Power Broom · Jam · 0,0020 · E03

258. F.32 · Lampiran V · PDF hal. 870

Laston Lapis Fondasi (AC-Base) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC) · komponen 14 → 14

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Wheel Loader · Jam · 0,0129 · E15	Wheel Loader · Jam · 0,0129 · E15
Peralatan / 2	AMP · Jam · 0,0201 · E01	AMP · Jam · 0,0201 · E01
Peralatan / 3	Genset · Jam · 0,0201 · E12	Genset · Jam · 0,0201 · E12

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 4	Dump Truck 10 Ton · Jam · 0,1380 · E35	Dump Truck 10 Ton · Jam · 0,1380 · E35
Peralatan / 5	Asphalt Finisher · Jam · 0,0083 · E02	Asphalt Finisher · Jam · 0,0083 · E02
Peralatan / 6	Tandem Roller With IC · Jam · 0,0057 · E17b	Tandem Roller With IC · Jam · 0,0057 · E17b
Peralatan / 7	P. Tyre Roller With IC E18a · Jam · 0,0074	P. Tyre Roller With IC · Jam · 0,0074 · E18a
Peralatan / 8	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 2 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15 | (M92) M3 0,3335 315.168,58 105.114,93

259. F.33 · Lampiran V · PDF hal. 872

Aspal Pen.60/70 (6.3.(7a)) · komponen 0 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Aspal Pen.60/70 · Kg · 1,02 · M10

260. F.34 · Lampiran V · PDF hal. 874

Aspal Modifikasi PG 64V (6.3.(7b)) · komponen 0 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Aspal Modifikasi PG 64E · Kg · 1,02 · M604

261. F.35 · Lampiran V · PDF hal. 876

Aspal Modifikasi PG 64E (6.3.(7c)) · komponen 0 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Aspal Modifikasi PG 64E · Kg · 1,02 · M604

262. F.35 · Lampiran V · PDF hal. 877

Aspal Modifikasi PG 64E (6.3.(7c)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bahan anti pengelupasan M66 · Kg · 1,0200	Bahan anti pengelupasan · Kg · 1,0200 · M66

263. F.36 · Lampiran V · PDF hal. 879

Bahan Anti Pengelupasan (6.3.(8)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bahan anti pengelupasan M66 · Kg · 1,0200	Bahan anti pengelupasan · Kg · 1,0200 · M66

264. F.45 · Lampiran V · PDF hal. 912

CPHMA Curah (6.6.(2)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · Jam · 0,1990 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · Jam · 0,0199 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	CPHMA Curah · M3 · 1,0200 · M162b

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 10 Ton · Jam · 0,1146 · E35
Peralatan / 2	—	Tandem Roller · Jam · 0,0181 · E17a
Peralatan / 3	—	P. Tyre Roller · Jam · 0,0199 · E18
Peralatan / 4	—	Asp. Finisher · Jam · 0,0178 · E02
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1,0000

265. F.46 · Lampiran V · PDF hal. 916

Lapis Penetrasi Makadam (6.7.(1)) · komponen 8 → 13

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · Jam · 1,4489 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · Jam · 0,0935 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agg Pokok Agg Pengunci Agg Penutup Aspal Pen 60/70 · M3 Kg · 81,6000 · M92 M10	Agg Pokok · M3 · 1,3333 · M92
Bahan / 2	—	Agg Pengunci · M3 · 0,4167 · M92
Bahan / 3	—	Agg Penutup · Kg · 0,2333 · M92
Bahan / 4	—	Aspal Pen 60/70 · Kg · 81,6000 · M10

266. F.47 · Lampiran V · PDF hal. 920

Lapis Penetrasi Makadam Asbuton (6.7.(2)) · komponen 2 → 14

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · Jam · 1,4489 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · Jam · 0,0935 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agg Pokok Agg Pengunci Agg Penutup Aspal Emulsi CRS · M3 Kg lite · 16,3200 · M92 M31b	Agg Pokok · M3 · 1,4055 · M92
Bahan / 2	Asbuton 50/30 · Kg · 110,1600 · M163	Agg Pengunci · M3 · 0,3142 · M92
Bahan / 3	—	Agg Penutup · Kg · 0,1654 · M92
Bahan / 4	—	Aspal Emulsi CRS · liter · 16,3200 · M31b
Bahan / 5	—	Asbuton 50/30 · Kg · 110,1600 · M163

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Wheel Loader · Jam · 0,0071 · E15
Peralatan / 2	—	Dump Truck 10 Ton (1) · Jam · 0,1345 · E35
Peralatan / 3	—	Dump Truck 10 Ton (2) · Jam · 0,1356 · E35
Peralatan / 4	—	Dump Truck 10 Ton (3) · Jam · 0,2382 · E35
Peralatan / 5	—	Tandem Roller · Jam · 0,0467 · E17
Peralatan / 6	—	Asphalt Distributor · Jam · 0,0001 · E41

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 7	—	Alat Bantu · Ls · 1,0000

267. G.86 · Lampiran V · PDF hal. 1142

Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus, bentang …… m, Penyediaan (7.4.(1)) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Komponen Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus · Kg · 1,0000 · M311	Komponen Struktur Jembatan Baja · Kg · 1,0000 · M311

268. G.93 · Lampiran V · PDF hal. 1160

Struktur Jembatan Darurat (Bailey, Acrow Panel, dan lain-lain) Tipe ……. bentang …….. m, Penyediaan (7.4.(8)) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Komponen Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus · Kg · 1,00000 · M314	Komponen Struktur Jembatan Baja · Kg · 1,00000 · M314

269. G.94 · Lampiran V · PDF hal. 1162

Struktur Jembatan Darurat (Bailey, Acrow Panel, dan lain-lain) Tipe ……. bentang …….. m, Pemasangan (7.4.(9)) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	CRANE ON TRACK (75-100) T; 190 HP · jam · 0,00328 · E51	CRANE ON TRACK (75-100) T; 190 HP · jam · 0,00328 · E51
Peralatan / 2	KUNCI TORSI (TORQUE WRENCH) · jam · 0,00032 · E74	KUNCI TORSI (TORQUE WRENCH) · jam · 0,00032 · E74
Peralatan / 3	Alat Bantu · jam · 1,00000 · Ls	Alat Bantu Ls · jam · 1,00000

270. G.96 · Lampiran V · PDF hal. 1168

Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm (Beton Memadat Sendiri fc’ ≥ 30 MPa) (7.5.(2)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton fc' 30 MPa SCC · M3 · 0,5129 · M250	Beton fc' 30 MPa SCC · M3 · 0,5129 · M250
Bahan / 2	Baja Tulangan · Kg · 27,6320 · EI374	Baja Tulangan EI374 · Kg · 27,6320
Bahan / 3	Casing, diameter 800 mm · M' · 1,0200 · M100	Casing, diameter 800 mm · M' · 1,0200 · M100

Bagian lain masih perlu diperiksa: 150 HP

271. G.98 · Lampiran V · PDF hal. 1174

Tiang bor sekan sekunder diameter 100 cm (Beton Memadat Sendiri fc’ ≥ 30 MPa) (7.5.(4)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton fc' 30 MPa SCC · M3 · 0,8014 · M250	Beton fc' 30 MPa SCC · M3 · 0,8014 · M250
Bahan / 2	Baja Tulangan · Kg · 43,1750 · EI374	Baja Tulangan EI374 · Kg · 43,1750
Bahan / 3	Casing, diameter 1000 mm · M' · 1,0200 · M100	Casing, diameter 1000 mm · M' · 1,0200 · M100

Bagian lain masih perlu diperiksa: 150 HP

272. G.100 · Lampiran V · PDF hal. 1180

Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm (Beton Memadat Sendiri fc’ ≥ 30 · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton fc' 30 MPa SCC · M3 · 1,1541 · M250	Beton fc' 30 MPa SCC · M3 · 1,1541 · M250
Bahan / 2	Baja Tulangan · Kg · 62,1720 · EI374	Baja Tulangan EI374 · Kg · 62,1720
Bahan / 3	Casing, diameter 1200 mm · M' · 1,020 · M100	Casing, diameter 1200 mm · M' · 1,020 · M100

Bagian lain masih perlu diperiksa: 150 HP

273. G.102 · Lampiran V · PDF hal. 1186

Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm (Beton Memadat Sendiri fc’ ≥ 30 · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton fc' 30 MPa SCC · M3 · 1,8032 · M250	Beton fc' 30 MPa SCC · M3 · 1,8032 · M250
Bahan / 2	Baja Tulangan · Kg · 97,1438 · EI374	Baja Tulangan EI374 · Kg · 97,1438
Bahan / 3	Casing, diameter 1500 mm · M' · 1,0200 · M100	Casing, diameter 1500 mm · M' · 1,0200 · M100

Bagian lain masih perlu diperiksa: 150 HP

274. G.130 · Lampiran V · PDF hal. 1251

Tiang Bor Beton, diameter 800 mm (7.6.(18a)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,5129 · M252	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,5129 · M252
Bahan / 2	Baja Tulangan · Kg · 61,5497 · EI734	Baja Tulangan EI734 · Kg · 61,5497
Bahan / 3	Casing, Diameter 800 mm · M1 · 2,5143 · M100	Casing, Diameter 800 mm · M1 · 2,5143 · M100

275. G.131 · Lampiran V · PDF hal. 1254

Tiang Bor Beton, diameter 400 mm (7.6.(18b).400) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,1282 · M252	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,1282 · M252
Bahan / 2	Baja Tulangan · Kg · 15,3874 · EI734	Baja Tulangan EI734 · Kg · 15,3874
Bahan / 3	Casing, Diameter 400 mm · M1 · 1,2571 · M100	Casing, Diameter 400 mm · M1 · 1,2571 · M100

276. G.132 · Lampiran V · PDF hal. 1257

Tiang Bor Beton, diameter 500 mm (7.6.(18b).500) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,2004 · M252	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,2004 · M252
Bahan / 2	Baja Tulangan · Kg · 24,0429 · EI734	Baja Tulangan EI734 · Kg · 24,0429
Bahan / 3	Casing, Diameter 500 mm · M1 · 1,5714 · M100	Casing, Diameter 500 mm · M1 · 1,5714 · M100

277. G.133 · Lampiran V · PDF hal. 1260

Tiang Bor Beton, diameter 600 mm (7.6.(18b).600) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,2885 · M252	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,2885 · M252
Bahan / 2	Baja Tulangan · Kg · 34,6217 · EI734	Baja Tulangan EI734 · Kg · 34,6217
Bahan / 3	Casing, Diameter 600 mm · M1 · 1,8857 · M100	Casing, Diameter 600 mm · M1 · 1,8857 · M100

278. G.134 · Lampiran V · PDF hal. 1263

Tiang Bor Beton, diameter 1000 mm (7.6.(18b).1000) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,8014 · M252	Beton Memadat Sendiri fc' 30 MPa · M3 · 0,8014 · M252
Bahan / 2	Baja Tulangan · Kg · 96,1714 · EI734	Baja Tulangan EI734 · Kg · 96,1714
Bahan / 3	Casing, Diameter 1000 mm · M1 · 3,1429 · M100	Casing, Diameter 1000 mm · M1 · 3,1429 · M100

279. H.1 · Lampiran V · PDF hal. 1457

Cairan Perekat (Epoksi Resin) (8.1.(1)) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Epoxy resin M125 · Kg · 1,0200	Epoxy resin · Kg · 1,0200 · M125

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pompa untuk Epoxy E68 · jam · 0,6024	Pompa untuk Epoxy · jam · 0,6024 · E68
Peralatan / 2	Mini Generator Set 2000 Watt E98g · jam · 0,6024	Mini Generator Set 2000 Watt · jam · 0,6024 · E98g
Peralatan / 3	Hand Mixer E70 · jam · 0,0335	Hand Mixer · jam · 0,0335 · E70
Peralatan / 4	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

280. H.2 · Lampiran V · PDF hal. 1459

Bahan Penutup (Sealant) (8.1.(2)) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Sealant M126 · Kg · 1,02	Sealant · Kg · 1,02 · M126

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Gerinda Tangan GWS 750-100 4"; 1E69

281. H.4 · Lampiran V · PDF hal. 1464

Penambalan (Patching) (8.2.(1)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja L01 · jam · 10,7095	Pekerja · jam · 10,7095 · L01
Tenaga kerja / 2	Mandor L03 · jam · 2,6774	Mandor · jam · 2,6774 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton Instant 40 Mpa M600 · M3 · 1,0200	Beton Instant 40 Mpa · M3 · 1,0200 · M600
Bahan / 2	Bonding Agent M198 · Kg · 54,4500	Bonding Agent · Kg · 54,4500 · M198
Bahan / 3	Anti Korosi M129 · Kg · 3,8250	Anti Korosi · Kg · 3,8250 · M129

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete cutter 130 feet/mnt; 22 HP E76 · jam · 2,6774	Concrete cutter 130 feet/mnt; 22 HP · jam · 2,6774 · E76
Peralatan / 2	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP E05 · jam · 2,6774	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP · jam · 2,6774 · E05
Peralatan / 3	GENERATOR SET E12 · jam · 2,6774	GENERATOR SET · jam · 2,6774 · E12
Peralatan / 4	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

282. H.5 · Lampiran V · PDF hal. 1467

Perbaikan dengan Cara Grout (8.2.(2)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja L01 · jam · 1,6257	Pekerja · jam · 1,6257 · L01
Tenaga kerja / 2	Mandor L03 · jam · 0,4064	Mandor · jam · 0,4064 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bahan Graut M141 · Kg · 102,000	Bahan Graut · Kg · 102,000 · M141
Bahan / 2	Anti Korosi M129 · Kg · 3,8250	Anti Korosi · Kg · 3,8250 · M129
Bahan / 3	Multiflex Penolic 12 mm M73A · Lbr · 0,4367	Multiflex Penolic 12 mm · Lbr · 0,4367 · M73A

Bagian lain masih perlu diperiksa: 2 Grouting Pump QZ-999, 650W for epoxy | E56 jam 0,4064 305.197,68 124.040,18

283. H.10 · Lampiran V · PDF hal. 1479

Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis E-Glass Per Lapis pada Daerah Basah (8.4.(2)) · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP E69 · jam · 0,0602	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP · jam · 0,0602 · E69
Peralatan / 2	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP E05 · jam · 0,0602	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP · jam · 0,0602 · E05
Peralatan / 3	Hand Mixer E70 · jam · 0,0602	Hand Mixer · jam · 0,0602 · E70
Peralatan / 4	Generator Set; 134 KVA; 180 HP E12 · jam · 0,0602	Generator Set; 134 KVA; 180 HP · jam · 0,0602 · E12
Peralatan / 5	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

284. H.11 · Lampiran V · PDF hal. 1482

Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Laminasi Jenis Glass pada Daerah Kering (8.4.(3)) · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP E69 · jam · 0,060	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP · jam · 0,060 · E69
Peralatan / 2	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP E05 · jam · 0,060	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP · jam · 0,060 · E05
Peralatan / 3	Hand Mixer E70 · jam · 0,033	Hand Mixer · jam · 0,033 · E70
Peralatan / 4	Generator Set; 134 KVA; 180 HP E12 · jam · 0,060	Generator Set; 134 KVA; 180 HP · jam · 0,060 · E12
Peralatan / 5	Alat Bantu · Ls · 1,000	Alat Bantu · Ls · 1,000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 FRP laminasi jenis glass untuk daerah kering | M206 m2 1,0200 1.092.500,00 1.114.350,00

285. H.12 · Lampiran V · PDF hal. 1485

Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis Carbon Per Lapis pada Daerah Kering (8.4.(4)) · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	FRP jenis carbon untuk daerah kering M207a · m2 · 1,020	FRP jenis carbon untuk daerah kering · m2 · 1,020 · M207a
Bahan / 2	Epoxy FRP daerah kering M601 · kg · 1,5300	Epoxy FRP daerah kering · kg · 1,5300 · M601
Bahan / 3	Perancah (Scafolding) M195 · m2 · 9,0000	Perancah (Scafolding) · m2 · 9,0000 · M195

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP E69 · jam · 0,0602	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP · jam · 0,0602 · E69
Peralatan / 2	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP E05 · jam · 0,0602	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP · jam · 0,0602 · E05
Peralatan / 3	Hand Mixer E70 · jam · 0,0502	Hand Mixer · jam · 0,0502 · E70
Peralatan / 4	Generator Set; 134 KVA; 180 HP E12 · jam · 0,0602	Generator Set; 134 KVA; 180 HP · jam · 0,0602 · E12
Peralatan / 5	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

286. H.13 · Lampiran V · PDF hal. 1488

Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis Carbon Per Lapis pada Daerah Basah (8.4.(5)) · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	FRP jenis carbon untuk daerah basah M207b · m2 · 1,020	FRP jenis carbon untuk daerah basah · m2 · 1,020 · M207b
Bahan / 2	Epoxy FRP daerah basah M602 · kg · 1,530	Epoxy FRP daerah basah · kg · 1,530 · M602
Bahan / 3	Perancah (Scafolding) M195 · m2 · 9,000	Perancah (Scafolding) · m2 · 9,000 · M195

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP E69 · jam · 0,0602	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP · jam · 0,0602 · E69
Peralatan / 2	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP E05 · jam · 0,0602	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP · jam · 0,0602 · E05
Peralatan / 3	Hand Mixer E70 · jam · 0,0502	Hand Mixer · jam · 0,0502 · E70
Peralatan / 4	Generator Set; 134 KVA; 180 HP E12 · jam · 0,0602	Generator Set; 134 KVA; 180 HP · jam · 0,0602 · E12
Peralatan / 5	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

287. H.14 · Lampiran V · PDF hal. 1491

Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Laminasi Jenis Carbon pada Daerah Kering (8.4.(6)) · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP E69 · jam · 0,0602	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP · jam · 0,0602 · E69
Peralatan / 2	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP E05 · jam · 0,0602	Compressor, 5000 L/Mnt; 75 HP · jam · 0,0602 · E05

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 3	Hand Mixer E70 · jam · 0,0335	Hand Mixer · jam · 0,0335 · E70
Peralatan / 4	Generator Set; 134 KVA: 180 Hp E12 · jam · 0,0602	Generator Set; 134 KVA: 180 Hp · jam · 0,0602 · E12
Peralatan / 5	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 FRP laminasi jenis carbon untuk daerah kering | M208 m2 1,020 1.552.500,00 1.583.550,00

288. H.23 · Lampiran V · PDF hal. 1510

Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25 (8.5.(3a)) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Kunci Torsi (Torque Wrench) E74 · jam · 0,1004	Kunci Torsi (Torque Wrench) · jam · 0,1004 · E74
Peralatan / 2	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton E78 · jam · 0,1004	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton · jam · 0,1004 · E78
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: diameter M25

289. H.24 · Lampiran V · PDF hal. 1512

Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25 (8.5.(4a)) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Kunci Torsi (Torque Wrench) E74 · jam · 0,1004	Kunci Torsi (Torque Wrench) · jam · 0,1004 · E74
Peralatan / 2	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton E78 · jam · 0,1004	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton · jam · 0,1004 · E78
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: diameter M25

290. H.25 · Lampiran V · PDF hal. 1514

Penggantian Baut Biasa Grade C untuk Anchor Bolts Diameter M25 (8.5.(5a)) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Kunci Torsi (Torque Wrench) E74 · jam · 0,1004	Kunci Torsi (Torque Wrench) · jam · 0,1004 · E74
Peralatan / 2	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton E78 · jam · 0,1004	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton · jam · 0,1004 · E78

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

Bagian lain masih perlu diperiksa: anchor bolts diameter M25

291. H.26 · Lampiran V · PDF hal. 1516

Pengencangan Baut Biasa Grade A Diameter M25 (8.5.(6a)) · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Kunci Torsi (Torque Wrench) E74 · jam · 0,0502	Kunci Torsi (Torque Wrench) · jam · 0,0502 · E74
Peralatan / 2	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton E78 · jam · 0,0502	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton · jam · 0,0502 · E78
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

292. H.27 · Lampiran V · PDF hal. 1518

Pengencangan Baut Biasa Grade B Diameter M25 (8.5.(7a)) · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja L01 · jam · 0,50	Pekerja · jam · 0,50 · L01
Tenaga kerja / 2	Mandor L03 · jam · 0,05	Mandor · jam · 0,05 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Kunci Torsi (Torque Wrench) E74 · jam · 0,0502	Kunci Torsi (Torque Wrench) · jam · 0,0502 · E74
Peralatan / 2	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton E78 · jam · 0,0502	Skyliftcrane Truck; 16 m, 1 Ton · jam · 0,0502 · E78
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

293. H.30 · Lampiran V · PDF hal. 1527

Pengelasan SAW pada Baja Mutu SS400 atau SM400 atau Setara (8.6.(2a)) · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gerinda GWS 750-100 4"; 1 HP E69 · jam · 0,00723	Gerinda GWS 750-100 4"; 1 HP · jam · 0,00723 · E69
Peralatan / 2	MESIN LAS SAW PASIR FLUX MZ-1250DE112 · jam · 0,1721	MESIN LAS SAW PASIR FLUX MZ-1250DE112 · jam · 0,1721

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 3	GENERATOR SET; 134 KVA; 180 HP E12 · jam · 0,17212	GENERATOR SET; 134 KVA; 180 HP · jam · 0,17212 · E12
Peralatan / 4	Alat Bantu · Ls · 1,00000	Alat Bantu · Ls · 1,00000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 2 Elektroda Las SAW mutu SS400 atau SM400 | M216a

294. H.31 · Lampiran V · PDF hal. 1530

Pengelasan SAW pada Baja Mutu SS490 atau SM490 atau Setara (8.6.(2b)) · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gerinda GWS 750-100 4"; 1 HP E69 · jam · 0,00723	Gerinda GWS 750-100 4"; 1 HP · jam · 0,00723 · E69
Peralatan / 2	MESIN LAS SAW PASIR FLUX MZ-1250DE112 · jam · 0,2191	MESIN LAS SAW PASIR FLUX MZ-1250DE112 · jam · 0,2191
Peralatan / 3	GENERATOR SET; 134 KVA; 180 HP E12 · jam · 0,21906	GENERATOR SET; 134 KVA; 180 HP · jam · 0,21906 · E12
Peralatan / 4	Alat Bantu · Ls · 1,00000	Alat Bantu · Ls · 1,00000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 2 Elektroda Las SAW mutu SS490 atau SM490 | M217a

295. H.34 · Lampiran V · PDF hal. 1539

Pengelasan FCAW pada Baja Mutu SS400 atau SM400 atau Setara (8.6.(4a)) · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gerinda GWS 750-100 4"; 1 HP E69 · jam · 0,00723	Gerinda GWS 750-100 4"; 1 HP · jam · 0,00723 · E69
Peralatan / 2	WELDING MACHINE, SEMI E63a · jam · 0,3442	WELDING MACHINE, SEMI · jam · 0,3442 · E63a
Peralatan / 3	GENERATOR SET; 134 KVA; 180 HP E12 · jam · 0,34423	GENERATOR SET; 134 KVA; 180 HP · jam · 0,34423 · E12
Peralatan / 4	Alat Bantu · Ls · 1,00000	Alat Bantu · Ls · 1,00000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Elektroda Las GMAW mutu SS490

296. H.35 · Lampiran V · PDF hal. 1542

Pengelasan FCAW pada Baja Mutu SS490 atau SM490 atau Setara (8.6.(4b)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Gerinda GWS 750-100 4"; 1 HP E69 · jam · 0,00723	Gerinda GWS 750-100 4"; 1 HP · jam · 0,00723 · E69

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 2	WELDING MACHINE, SEMI E63a · jam · 0,3442	WELDING MACHINE, SEMI · jam · 0,3442 · E63a
Peralatan / 3	GENERATOR SET; 134 KVA; 180 HP E12 · jam · 0,34423	GENERATOR SET; 134 KVA; 180 HP · jam · 0,34423 · E12
Peralatan / 4	Alat Bantu · Ls · 1,00000	Alat Bantu · Ls · 1,00000

Bagian lain masih perlu diperiksa: Elektroda Las GMAW mutu SS490

297. H.36 · Lampiran V · PDF hal. 1545

Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Kering Tebal 80 mikron (8.7.(1a)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar baja 80 mikron M202a · liter · 0,100	Cat Dasar baja 80 mikron · liter · 0,100 · M202a
Bahan / 2	Cat Lapisan Akhir M203 · liter · 0,089	Cat Lapisan Akhir · liter · 0,089 · M203
Bahan / 3	Pengencer (thinner) · liter · 0,014 · M33	Pengencer (thinner) · liter · 0,014 · M33

298. H.37 · Lampiran V · PDF hal. 1548

Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Kering Tebal 240 mikron (8.7.(1b)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar baja 240 mikron M202c · liter · 0,300	Cat Dasar baja 240 mikron · liter · 0,300 · M202c
Bahan / 2	Cat Lapisan Akhir M203 · liter · 0,268	Cat Lapisan Akhir · liter · 0,268 · M203
Bahan / 3	Pengencer (thinner) · liter · 0,042 · M33	Pengencer (thinner) · liter · 0,042 · M33

299. H.38 · Lampiran V · PDF hal. 1551

Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Basah/Pasang Surut 360 mikron (8.7.(2a)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar baja 360 mikron M202d · liter · 0,450	Cat Dasar baja 360 mikron · liter · 0,450 · M202d
Bahan / 2	Cat Lapisan Akhir M203 · liter · 0,402	Cat Lapisan Akhir · liter · 0,402 · M203
Bahan / 3	Pengencer (thinner) · liter · 0,063 · M33	Pengencer (thinner) · liter · 0,063 · M33

300. H.39 · Lampiran V · PDF hal. 1554

Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Basah/Pasang Surut 500 mikron (8.7.(2b)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar baja 500 mikron M202e · liter · 0,625	Cat Dasar baja 500 mikron · liter · 0,625 · M202e
Bahan / 2	Cat Lapisan Akhir M203 · liter · 0,558	Cat Lapisan Akhir · liter · 0,558 · M203
Bahan / 3	Pengencer (thinner) · liter · 0,088 · M33	Pengencer (thinner) · liter · 0,088 · M33

301. H.40 · Lampiran V · PDF hal. 1557

Pengecatan pada Elemen Sandaran dan/atau Pagar Pengaman (Guard Rail) 80 mikron (8.7.(3a)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar baja 80 mikron M202a · liter · 0,100	Cat Dasar baja 80 mikron · liter · 0,100 · M202a
Bahan / 2	Cat Lapisan Akhir M203 · liter · 0,089	Cat Lapisan Akhir · liter · 0,089 · M203
Bahan / 3	Pengencer (thinner) · liter · 0,014 · M33	Pengencer (thinner) · liter · 0,014 · M33

302. H.41 · Lampiran V · PDF hal. 1560

Pengecatan pada Elemen Sandaran dan/atau Pagar Pengaman (Guard Rail) 160 mikron (8.7.(3b)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar baja 160 mikron M202b · liter · 0,200	Cat Dasar baja 160 mikron · liter · 0,200 · M202b
Bahan / 2	Cat Lapisan Akhir M203 · liter · 0,179	Cat Lapisan Akhir · liter · 0,179 · M203
Bahan / 3	Pengencer (thinner) · liter · 0,028 · M33	Pengencer (thinner) · liter · 0,028 · M33

303. H.63 · Lampiran V · PDF hal. 1619

Penggantian Papan Lajur Kendaraan (8.10.(7)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kayu Kelas 1 M142 · m3 · 1,050	Kayu Kelas 1 · m3 · 1,050 · M142
Bahan / 2	Pelat Baja M133 · kg · 104,660	Pelat Baja · kg · 104,660 · M133
Bahan / 3	Baut Biasa Grade A diameter M25 M212 · buah · 43,000	Baut Biasa Grade A diameter M25 · buah · 43,000 · M212

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 4	Pengelasan Pelat EI-861a · m · 1,600	Pengelasan Pelat EI-861a · m · 1,600

304. H.66 · Lampiran V · PDF hal. 1626

Pengecatan/Perlindungan Gelagar (8.10.(10)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar Kayu M224 · Liter · 0,2856	Cat Dasar Kayu · Liter · 0,2856 · M224
Bahan / 2	Cat Protektif Kayu M225 · Liter · 0,2550	Cat Protektif Kayu · Liter · 0,2550 · M225
Bahan / 3	Pengencer (thinner) M33 · Liter · 0,2040	Pengencer (thinner) · Liter · 0,2040 · M33

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mesin Amplas kayu E113 · jam · 0,1268	Mesin Amplas kayu · jam · 0,1268 · E113
Peralatan / 2	Generator Set E12 · jam · 0,1268	Generator Set · jam · 0,1268 · E12
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

305. H.67 · Lampiran V · PDF hal. 1628

Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu (8.10.(11)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja L01 · jam · 1,0040	Pekerja · jam · 1,0040 · L01
Tenaga kerja / 2	Tukang L02 · jam · 0,2008	Tukang · jam · 0,2008 · L02
Tenaga kerja / 3	Mandor L03 · jam · 0,1004	Mandor · jam · 0,1004 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar Kayu M224 · Liter · 0,2856	Cat Dasar Kayu · Liter · 0,2856 · M224
Bahan / 2	Cat Protektif Kayu M225 · Liter · 0,2550	Cat Protektif Kayu · Liter · 0,2550 · M225
Bahan / 3	Pengencer (thinner) M33 · Liter · 0,0402	Pengencer (thinner) · Liter · 0,0402 · M33

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mesin Amplas kayu E113 · jam · 0,1004	Mesin Amplas kayu · jam · 0,1004 · E113
Peralatan / 2	Generator Set E12 · jam · 0,1004	Generator Set · jam · 0,1004 · E12
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

306. H.68 · Lampiran V · PDF hal. 1630

Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu (8.10.(12)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja L01 · jam · 1,5060	Pekerja · jam · 1,5060 · L01
Tenaga kerja / 2	Tukang L02 · jam · 0,3012	Tukang · jam · 0,3012 · L02
Tenaga kerja / 3	Mandor L03 · jam · 0,1506	Mandor · jam · 0,1506 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar Kayu M224 · Liter · 0,2856	Cat Dasar Kayu · Liter · 0,2856 · M224
Bahan / 2	Cat Protektif Kayu M225 · Liter · 0,2550	Cat Protektif Kayu · Liter · 0,2550 · M225
Bahan / 3	Pengencer (thinner) M33 · Liter · 0,0402	Pengencer (thinner) · Liter · 0,0402 · M33

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mesin Amplas kayu E113 · jam · 0,1506	Mesin Amplas kayu · jam · 0,1506 · E113
Peralatan / 2	Generator Set E12 · jam · 0,1506	Generator Set · jam · 0,1506 · E12
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

307. H.69 · Lampiran V · PDF hal. 1632

Pengecatan/Pelindungan Balok Kepala Kayu (8.10.(13)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja L01 · jam · 1,4174	Pekerja · jam · 1,4174 · L01
Tenaga kerja / 2	Tukang L02 · jam · 0,2835	Tukang · jam · 0,2835 · L02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	Mandor L03 · jam · 0,1417	Mandor · jam · 0,1417 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar Kayu M224 · Liter · 0,2856	Cat Dasar Kayu · Liter · 0,2856 · M224
Bahan / 2	Cat Protektif Kayu M225 · Liter · 0,2550	Cat Protektif Kayu · Liter · 0,2550 · M225
Bahan / 3	Pengencer (thinner) M33 · Liter · 0,0402	Pengencer (thinner) · Liter · 0,0402 · M33

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mesin Amplas kayu E113 · jam · 0,1417	Mesin Amplas kayu · jam · 0,1417 · E113
Peralatan / 2	Generator Set E12 · jam · 0,1417	Generator Set · jam · 0,1417 · E12
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

308. H.70 · Lampiran V · PDF hal. 1634

Pengecatan/Perlindungan Sandaran (8.10.(14)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	Pekerja L01 · jam · 0,4819	Pekerja · jam · 0,4819 · L01
Tenaga kerja / 2	Tukang L02 · jam · 0,0964	Tukang · jam · 0,0964 · L02
Tenaga kerja / 3	Mandor L03 · jam · 0,0482	Mandor · jam · 0,0482 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar Kayu M224 · Liter · 0,2856	Cat Dasar Kayu · Liter · 0,2856 · M224
Bahan / 2	Cat Protektif Kayu M225 · Liter · 0,2550	Cat Protektif Kayu · Liter · 0,2550 · M225
Bahan / 3	Pengencer (thinner) M33 · Liter · 0,0402	Pengencer (thinner) · Liter · 0,0402 · M33

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Mesin Amplas kayu E113 · jam · 0,0482	Mesin Amplas kayu · jam · 0,0482 · E113

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 2	Generator Set E12 · jam · 0,0482	Generator Set · jam · 0,0482 · E12
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

309. H.72 · Lampiran V · PDF hal. 1640

Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal (8.11.(2)) · komponen 12 → 12

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton fast track 8 jam M226 · M3 · 0,0490	Beton fast track 8 jam · M3 · 0,0490 · M226
Bahan / 2	Backer Rod M179 · M · 1,0200	Backer Rod · M · 1,0200 · M179
Bahan / 3	Silicon Seal M227 · Kg · 7,6500	Silicon Seal · Kg · 7,6500 · M227

310. H.73 · Lampiran V · PDF hal. 1642

Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal (8.11.(3)) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Plat sambungan siar muai strip seal M228 · m · 1,0200	Plat sambungan siar muai strip seal · m · 1,0200 · M228
Bahan / 2	Neoprene Rubber 5mm M233 · m · 1,0200	Neoprene Rubber 5mm · m · 1,0200 · M233
Bahan / 3	Pelumas M22 · kg · 0,204	Pelumas · kg · 0,204 · M22

311. H.74 · Lampiran V · PDF hal. 1644

Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal (8.11.(4)) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Compression Seal Rubber M229 · M · 1,020	Compression Seal Rubber · M · 1,020 · M229
Bahan / 2	Perekat Epoxy M125 · Kg · 0,204	Perekat Epoxy · Kg · 0,204 · M125

312. H.92 · Lampiran V · PDF hal. 1695

Penggantian Spherical Bearing (8.12.(6)) · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Landasan logam jenis Spherical M235 · bh · 1,000	Landasan logam jenis Spherical · bh · 1,000 · M235

313. H.93 · Lampiran V · PDF hal. 1698

Penggantian Stopper Lateral dan Horisontal (8.12.(7)) · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Stopper Lateral dan Horizontal M236 · bh · 1,000	Stopper Lateral dan Horizontal · bh · 1,000 · M236

314. H.95 · Lampiran V · PDF hal. 1703

Perbaikan Sandaran Baja (8.13.(1)) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cat Dasar M202 · Kg · 0,2856	Cat Dasar · Kg · 0,2856 · M202
Bahan / 2	Cat Akhir M203 · Kg · 1,3260	Cat Akhir · Kg · 1,3260 · M203
Bahan / 3	Pengencer (thinner) M33 · liter · 0,1167	Pengencer (thinner) · liter · 0,1167 · M33

315. H.97 · Lampiran V · PDF hal. 1707

Perbaikan Tembok Sandaran Beton (8.13.(3)) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton fc' 30 MPa (· m3 · 0,1469 · M59	Beton fc' 30 MPa · m3 · 0,1469 · M59
Bahan / 2	Acuan / bekisting (M130) · m2 · 1,3366	Acuan / bekisting · m2 · 1,3366 · M130

316. H.98 · Lampiran V · PDF hal. 1709

Perbaikan Sandaran Beton-Baja (8.13.(4)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton fc' 30 MPa (· m3 · 0,0408 · M59	Beton fc' 30 MPa · m3 · 0,0408 · M59
Bahan / 2	Acuan / bekisting (M130) · m2 · 0,5304	Acuan / bekisting · m2 · 0,5304 · M130
Bahan / 3	Sandaran Baja Pipa Galvanis 3" (M24a) · m · 0,4080	Sandaran Baja Pipa Galvanis 3" · m · 0,4080 · M24a

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 4	Tiang Sandaran Baja (M238) · kg · 14,8130	Tiang Sandaran Baja · kg · 14,8130 · M238
Bahan / 5	Pengelasan EI-861a · m · 0,1000	Pengelasan EI-861a · m · 0,1000
Bahan / 6	Baut dan Mur (M223) · buah · 4,0000	Baut dan Mur · buah · 4,0000 · M223

317. H.99 · Lampiran V · PDF hal. 1711

Penggantian Sandaran Beton-Baja (8.13.(5)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton fc' 30 MPa M59 · m3 · 0,102	Beton fc' 30 MPa · m3 · 0,102 · M59
Bahan / 2	Acuan / bekisting M130 · m2 · 1,326	Acuan / bekisting · m2 · 1,326 · M130
Bahan / 3	Pekerjaan Pembongkaran EI7152a · m3 · 0,102	Pekerjaan Pembongkaran EI7152a · m3 · 0,102
Bahan / 4	Sandaran Baja Pipa Galvanis 3" M24a · m · 1,020	Sandaran Baja Pipa Galvanis 3" · m · 1,020 · M24a
Bahan / 5	Tiang Sandaran Baja M238 · kg · 14,813	Tiang Sandaran Baja · kg · 14,813 · M238
Bahan / 6	Baut dan Mur M223 · buah · 4,000	Baut dan Mur · buah · 4,000 · M223

318. H.103 · Lampiran V · PDF hal. 1723

Penggantian Pipa Cucuran Baja, Diameter 50 mm (2 inch) (8.14.(4).50) · komponen 12 → 12

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pipa Baja dia 50 mm M241a · m · 1,0200	Pipa Baja dia 50 mm · m · 1,0200 · M241a
Bahan / 2	Sambungan pipa baja M243 · buah · 2,0000	Sambungan pipa baja · buah · 2,0000 · M243
Bahan / 3	Perekat M125 · kg · 0,0314	Perekat · kg · 0,0314 · M125
Bahan / 4	Mortar fast track (8 jam) M226 · M3 · 0,0730	Mortar fast track (8 jam) · M3 · 0,0730 · M226
Bahan / 5	Air M170 · liter · 22,9220	Air · liter · 22,9220 · M170

319. H.104 · Lampiran V · PDF hal. 1726

Penggantian Pipa Cucuran Baja, Diameter 100 mm (4 inch) (8.14.(4).100) · komponen 12 → 12

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pipa Baja dia 100 m M241b · m · 1,0200	Pipa Baja dia 100 m · m · 1,0200 · M241b
Bahan / 2	Sambungan pipa baja M243 · buah · 2,0000	Sambungan pipa baja · buah · 2,0000 · M243
Bahan / 3	Perekat M125 · kg · 0,0628	Perekat · kg · 0,0628 · M125
Bahan / 4	Mortar fast track (8 jam) M226 · M3 · 0,0671	Mortar fast track (8 jam) · M3 · 0,0671 · M226
Bahan / 5	Air M170 · liter · 21,0725	Air · liter · 21,0725 · M170

320. H.105 · Lampiran V · PDF hal. 1729

Penggantian Pipa Cucuran Baja, Diameter 150 mm (6 inch) (8.14.(4).150) · komponen 12 → 12

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pipa Baja dia 150 mm M241 · m · 1,0200	Pipa Baja dia 150 mm · m · 1,0200 · M241
Bahan / 2	Sambungan pipa baja M243 · buah · 2,0000	Sambungan pipa baja · buah · 2,0000 · M243
Bahan / 3	Perekat M125 · kg · 0,0942	Perekat · kg · 0,0942 · M125
Bahan / 4	Mortar fast track (8 jam) M226 · M3 · 0,0573	Mortar fast track (8 jam) · M3 · 0,0573 · M226
Bahan / 5	Air M170 · liter · 17,9901	Air · liter · 17,9901 · M170

321. H.106 · Lampiran V · PDF hal. 1732

Penggantian Pipa Penyalur Baja, Diameter 150 mm (6 inch) (8.14.(5).150) · komponen 12 → 12

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pipa Baja M241 · m · 1,0200	Pipa Baja · m · 1,0200 · M241
Bahan / 2	Sambungan pipa baja M243 · buah · 2,0000	Sambungan pipa baja · buah · 2,0000 · M243
Bahan / 3	Perekat M125 · kg · 0,0942	Perekat · kg · 0,0942 · M125
Bahan / 4	Mortar fast track (8 jam) M226 · M3 · 0,0573	Mortar fast track (8 jam) · M3 · 0,0573 · M226
Bahan / 5	Air M170 · liter · 17,9901	Air · liter · 17,9901 · M170

322. I.6 · Lampiran V · PDF hal. 1744

Truk Bak Datar, kapasitas nominal 4 ton (9.1.(5a)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Truk Bak Datar 3 - 4 m3 E11 · jam · 1,0000	Truk Bak Datar 3 - 4 m3 · jam · 1,0000 · E11

323. I.7 · Lampiran V · PDF hal. 1746

Truk Bak Datar, kapasitas nominal 10 ton (9.1.(5b)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Truk Bak Datar 6 - 8 m3 · jam · 1,0000	Truk Bak Datar 6 - 8 · jam · 1,0000 · m3

324. I.8 · Lampiran V · PDF hal. 1748

Truk Tangki 3000 - 4500 Liter (9.1.(6)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Water Tanker 3000-4500 L.E23 · jam · 1,0000	Water Tanker 3000-4500 · jam · 1,0000 · L.E23

325. I.11 · Lampiran V · PDF hal. 1754

Loader Roda Karet 1,0 – 1,6 M3 (9.1.(9)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Whell Loader 1.0-1.6 M3 E15 · jam · 1,0000	Whell Loader 1.0-1.6 M3 · jam · 1,0000 · E15

326. I.12 · Lampiran V · PDF hal. 1756

Loader Roda Berantai 75 - 100 PK (9.1.(10)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Track Loader75-100 HP E14 · jam · 1,0000	Track Loader75-100 HP · jam · 1,0000 · E14

327. I.17 · Lampiran V · PDF hal. 1766

Penggilas Roda Baja 6 - 9 Ton (9.1.(13)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Tandem Roller 6-8 Ton E17 · jam · 1,0000	Tandem Roller 6-8 Ton · jam · 1,0000 · E17

328. I.18 · Lampiran V · PDF hal. 1768

Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton (9.1.(14)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Vibratory Roller 5-8 Ton E19 · jam · 1,0000	Vibratory Roller 5-8 Ton · jam · 1,0000 · E19

329. I.22 · Lampiran V · PDF hal. 1776

Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3 – 0,6 M3 (9.1.(18)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3E06 · jam · 1,0000	Concrete Mixer 0.3-0.6 · jam · 1,0000 · M3E06

330. I.30 · Lampiran V · PDF hal. 1792

Welding Machine 300 A (9.1.(25a)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Welding Machine, 300 A E63 · jam · 1,0000	Welding Machine, 300 A · jam · 1,0000 · E63

331. I.31 · Lampiran V · PDF hal. 1794

Welding Machine Semi Automatis (9.1.(25b)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Welding Machine, Semi E63a · jam · 1,0000	Welding Machine, Semi · jam · 1,0000 · E63a

332. I.32 · Lampiran V · PDF hal. 1796

Agitator Truck 4,5 M3 (9.1.(26)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Agitator Truck 4.5 M3 E49 · jam · 1,0000	Agitator Truck 4.5 M3 · jam · 1,0000 · E49

333. I.35 · Lampiran V · PDF hal. 1803

Concrete Finisher 3,0 - 7,5 m (9.1.(28)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Finisher 3 - 7 m E105 · jam · 1,0000	Concrete Finisher 3 - 7 m · jam · 1,0000 · E105

334. I.37 · Lampiran V · PDF hal. 1807

Rammer 60 - 100 Kg (9.1.(30)) · komponen 1 → 1

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Rammer 60 Kg - 100 Kg E102 · jam · 1,0000	Rammer 60 Kg - 100 Kg · jam · 1,0000 · E102

335. I.79 · Lampiran V · PDF hal. 1920

Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Diamond Grade, Ukuran Besar (9.2.(7a1)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,839 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,140 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,140 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Pelat Rambu Diamond Grade · Buah · 1,000 · M35g
Bahan / 2	—	Pipa Galvanis Dia 3" 2 mm · M' · 4,000 · M275b
Bahan / 3	—	Beton Fc 20 Mpa · M3 · 0,016 · M186

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,140 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

336. I.80 · Lampiran V · PDF hal. 1923

Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Diamond Grade, Ukuran Sangat Besar (9.2.(7a2)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 1,168 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,195 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,195 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Pelat Rambu Diamond Grade · Buah · 1,000 · M35h
Bahan / 2	—	Pipa Galvanis Dia 3" 2 mm · M' · 4,000 · M275b
Bahan / 3	—	Beton Fc 20 Mpa · M3 · 0,016 · M186

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,195 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

337. I.81 · Lampiran V · PDF hal. 1925

Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Diamond Grade, Ukuran Besar (9.2.(7b1)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,580 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,116 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,116 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Pelat Rambu Diamond Grade · Buah · 2,000 · M35g
Bahan / 2	—	Pipa Galvanis Dia 3" 2 mm · M' · 4,000 · M275b
Bahan / 3	—	Beton Fc 20 Mpa · M3 · 0,016 · M186

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,116 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

338. I.82 · Lampiran V · PDF hal. 1927

Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Diamond Grade, Ukuran Sangat Besar (9.2.(7b2)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,808 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,162 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,162 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Pelat Rambu Diamond Grade · Buah · 2,000 · M35h
Bahan / 2	—	Pipa Galvanis Dia 3" 2 mm · M' · 4,000 · M275b
Bahan / 3	—	Beton Fc 20 Mpa · M3 · 0,016 · M186

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,162 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

339. I.85 · Lampiran V · PDF hal. 1933

Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Kecil, … Grade (9.2.(8b1)) · komponen 0 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,467 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,093 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,093 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,093 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1. Pelat Rambu Jadi (Batas Wilayah, Uk 300 x 750 mmM35l |) Buah 1,000 1.485.000,00 1.485.000,00

340. I.86 · Lampiran V · PDF hal. 1935

Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Sedang, … Grade (9.2.(8b2)) · komponen 0 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,467 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,093 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,093 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,093 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1. Pelat Rambu Jadi (Batas Wilayah, Uk 400 x 1000 mm | M35m |) Buah 1,000 1.645.000,00 1.645.000,00

341. I.87 · Lampiran V · PDF hal. 1937

Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Besar, … Grade (9.2.(8b3)) · komponen 0 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,580 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,116 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,116 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,116 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1. Pelat Rambu Jadi (Batas Wilayah, Uk 500 x 1250 mm) | M35n Buah 1,000 1.825.000,00 1.825.000,00

342. I.88 · Lampiran V · PDF hal. 1939

Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Sangat Besar, Grade (9.2.(8b4)) · komponen 0 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,808 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,162 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,162 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,162 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1. Pelat Rambu Jadi (Batas Wilayah, Uk 600 x 1500 mm) | M35o Buah 1,000 1.935.000,00 1.935.000,00

343. I.89 · Lampiran V · PDF hal. 1941

Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas, …..... Grade (9.2.(8c1)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,467 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,093 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,093 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Pelat Rambu Jadi (300 x 750 mm) · Buah · 1,000 · M35p
Bahan / 2	—	Pipa Galvanis Dia 3" 2 mm · M' · 4,000 · M275b
Bahan / 3	—	Beton Fc 20 Mpa · M3 · 0,016 · M186

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,093 · E08

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

344. I.90 · Lampiran V · PDF hal. 1943

Rambu Petunjuk Batas Awal atau Akhir Jalan Tol/dengan Kata-kata/Pendahulu Jurusan …..... Grade (9.2.(8c2)) · komponen 1 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 6,957 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 1,391 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 1,391 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pelat Rambu Jadi (1500 x 4000 mm) Pipa Galvanis Dia 6" 2 mm Beton Fc 20 Mpa · Buah M' M3 · 50,000 · M35q M275 M186	Pelat Rambu Jadi (1500 x 4000 mm) · Buah · 2,000 · M35q
Bahan / 2	—	Pipa Galvanis Dia 6" 2 mm · M' · 50,000 · M275
Bahan / 3	—	Beton Fc 20 Mpa · M3 · 1,536 · M186

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 1,391 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

345. I.91 · Lampiran V · PDF hal. 1945

Rambu Petunjuk Jurusan Grade (9.2.(8c3)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,467 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,093 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,093 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Pelat Rambu Jadi (1500 x 3000 mm) · Buah · 1,000 · M35r
Bahan / 2	—	Pipa Galvanis Dia 3" 2 mm · M' · 4,000 · M275b
Bahan / 3	—	Beton Fc 20 Mpa · M3 · 0,016 · M186

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,093 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

346. I.92 · Lampiran V · PDF hal. 1947

Rambu Papan Nama Jalan Grade (9.2.(8c4)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,353 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,071 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,071 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Pelat Rambu Jadi (140 x 600 mm) · Buah · 1,000 · M35s
Bahan / 2	—	Pipa Galvanis Dia 3" 2 mm · M' · 3,000 · M275b
Bahan / 3	—	Beton Fc 20 Mpa · M3 · 0,016 · M186

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Dump Truck 4 Ton · Jam · 0,071 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

347. I.131 · Lampiran V · PDF hal. 2059

Kereb Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe B1h) (9.2.(22e)) · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 17,1568 · M12	Semen · Kg · 17,1568 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0227 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0227 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0302 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0302 · M03
Bahan / 4	Air · Liter · 8,5616 · M170	Air · Liter · 8,5616 · M170
Bahan / 5	Cetakan Kereb B1h · buah · 2,0000	Cetakan Kereb · buah · 2,0000 · B1h

348. I.132 · Lampiran V · PDF hal. 2062

Kereb Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe B1nh) (9.2.(22f)) · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 13,1623 · M12	Semen · Kg · 13,1623 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0174 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0174 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0232 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0232 · M03
Bahan / 4	Air · Liter · 6,5682 · M170	Air · Liter · 6,5682 · M170
Bahan / 5	Cetakan Kereb B1nh · buah · 2,0000	Cetakan Kereb · buah · 2,0000 · B1nh

349. I.133 · Lampiran V · PDF hal. 2065

Kereb Miring Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe B2h) (9.2.(22g)) · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 17,9426 · M12	Semen · Kg · 17,9426 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0237 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0237 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0316 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0316 · M03
Bahan / 4	Air · Liter · 8,9537 · M170	Air · Liter · 8,9537 · M170
Bahan / 5	Cetakan Kereb B2h · buah · 2,0000	Cetakan Kereb · buah · 2,0000 · B2h

350. I.134 · Lampiran V · PDF hal. 2068

Kereb Miring Tanpa Komponen Horizontal Dengan Bukaan (tipe B2nh) · komponen 11 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 6,4829 · M12	Semen · Kg · 6,4829 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0086 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0086 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0114 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0114 · M03
Bahan / 4	Air · Liter · 3,2351 · M170	Air · Liter · 3,2351 · M170
Bahan / 5	Cetakan Kereb B2nh · buah · 2,0000	Cetakan Kereb · buah · 2,0000 · B2nh

351. I.141 · Lampiran V · PDF hal. 2089

Kereb Penghubung Tegak Meninggi Dengan Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 15,0066 · M12	Semen · Kg · 15,0066 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0198 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0198 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0264 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0264 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D11hN · Ltr Buah · 7,4886 · M170 M291	Air · Ltr · 7,4886 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D11hN · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,046 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

352. I.142 · Lampiran V · PDF hal. 2092

Kereb Penghubung Tegak Meninggi dengan Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 13,0848 · M12	Semen · Kg · 13,0848 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0173 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0173 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0230 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0230 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D12hN · Ltr Buah · 6,5296 · M170 M291	Air · Ltr · 6,5296 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D12hN · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,043 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

353. I.143 · Lampiran V · PDF hal. 2095

Kereb Penghubung Tegak Menurun Tanpa Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 15,9617 · M12	Semen · Kg · 15,9617 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0211 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0211 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0281 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0281 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D11hT · Ltr Buah · 7,9652 · M170 M291	Air · Ltr · 7,9652 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D11hT · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,047 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

354. I.144 · Lampiran V · PDF hal. 2098

Kereb Penghubung Tegak Menurun Tanpa Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,25 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,08 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,04 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 12,1309 · M12	Semen · Kg · 12,1309 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0160 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0160 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0214 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0214 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D12hT · Ltr Buah · 6,0536 · M170 M291	Air · Ltr · 6,0536 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D12hT · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,042 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

355. I.145 · Lampiran V · PDF hal. 2101

Kereb Penghubung Tegak Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 15,9617 · M12	Semen · Kg · 15,9617 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0211 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0211 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0281 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0281 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D11nhN · Ltr Buah · 7,9652 · M170 M291	Air · Ltr · 7,9652 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D11nhN · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,047 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

356. I.146 · Lampiran V · PDF hal. 2104

Kereb Penghubung Tegak Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 12,1309 · M12	Semen · Kg · 12,1309 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0160 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0160 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0214 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0214 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D12nhN · Ltr Buah · 6,0536 · M170 M291	Air · Ltr · 6,0536 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D12nhN · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,042 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

357. I.147 · Lampiran V · PDF hal. 2107

Kereb Penghubung Miring Menurun dengan Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 9,0383 · M12	Semen · Kg · 9,0383 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0119 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0119 · M01a

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0159 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0159 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D21hT · Ltr Buah · 4,5103 · M170 M291	Air · Ltr · 4,5103 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D21hT · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,038 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

358. I.148 · Lampiran V · PDF hal. 2110

Kereb Penghubung Miring Menurun Dengan Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 7,7571 · M12	Semen · Kg · 7,7571 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0103 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0103 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0137 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0137 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D22hT · Ltr Buah · 3,8710 · M170 M291	Air · Ltr · 3,8710 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D22hT · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,036 · E11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

359. I.149 · Lampiran V · PDF hal. 2113

Kereb Penghubung Miring Meninggi Dengan Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 12,4442 · M12	Semen · Kg · 12,4442 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0165 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0165 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0219 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0219 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D21hN · Ltr Buah · 6,2099 · M170 M291	Air · Ltr · 6,2099 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D21hN · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,042 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

360. I.150 · Lampiran V · PDF hal. 2116

Kereb Penghubung Miring Meninggi Dengan Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 10,5224 · M12	Semen · Kg · 10,5224 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0139 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0139 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0185 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0185 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D22hN · Ltr Buah · 5,2509 · M170 M291	Air · Ltr · 5,2509 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D22hN · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,040 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

361. I.151 · Lampiran V · PDF hal. 2119

Kereb Penghubung Miring Menurun Tanpa Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 5,7532 · M12	Semen · Kg · 5,7532 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0076 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0076 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0101 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0101 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D21nhT · Ltr Buah · 2,8710 · M170 M291	Air · Ltr · 2,8710 · M170

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D21nhT · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,034 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

362. I.152 · Lampiran V · PDF hal. 2122

Kereb Penghubung Miring Menurun Tanpa Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 4,4720 · M12	Semen · Kg · 4,4720 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0059 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0059 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0079 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0079 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D22nhT · Ltr Buah · 2,2316 · M170 M291	Air · Ltr · 2,2316 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D22nhT · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,032 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

363. I.153 · Lampiran V · PDF hal. 2125

Kereb Penghubung Miring Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 7,0259 · M12	Semen · Kg · 7,0259 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0093 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0093 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0124 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0124 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D21nhN · Ltr Buah · 3,5061 · M170 M291	Air · Ltr · 3,5061 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D21nhN · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,036 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

364. I.154 · Lampiran V · PDF hal. 2128

Kereb Penghubung Miring Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 5,7447 · M12	Semen · Kg · 5,7447 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0076 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0076 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0101 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0101 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb D22nhN · Ltr Buah · 2,8667 · M170 M291	Air · Ltr · 2,8667 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb D22nhN · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,034 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

365. I.155 · Lampiran V · PDF hal. 2131

Kereb Lengkung Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe E1h) (9.2.(22ac)) · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 29,9262 · M12	Semen · Kg · 29,9262 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0396 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0396 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0527 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0527 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb E1h · Ltr Buah · 14,9338 · M170 M291	Air · Ltr · 14,9338 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb E1h · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · Jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,064 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

366. I.156 · Lampiran V · PDF hal. 2134

Kereb Lengkung Tegak Tanpa Komponen Horizontal (E1nh) (9.2.(22ad)) · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 17,8771 · M12	Semen · Kg · 17,8771 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0236 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0236 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0315 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0315 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb E1nh · Ltr Buah · 8,9210 · M170 M291	Air · Ltr · 8,9210 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb E1nh · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,049 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

367. I.157 · Lampiran V · PDF hal. 2137

Kereb Lengkung Tegak Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe E2h) · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 34,9030 · M12	Semen · Kg · 34,9030 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0461 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0461 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0615 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0615 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb E2h · Ltr Buah · 17,4173 · M170 M291	Air · Ltr · 17,4173 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb E2h · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,071 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

368. I.158 · Lampiran V · PDF hal. 2140

Kereb Lengkung Tegak Dengan Bukaan Tanpa Komponen Horizontal (E2nh) · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 13,7516 · M12	Semen · Kg · 13,7516 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0182 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0182 · M01a

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0242 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0242 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb E2nh · Ltr Buah · 6,8623 · M170 M291	Air · Ltr · 6,8623 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb E2nh · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,044 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

369. I.159 · Lampiran V · PDF hal. 2143

Kereb Lengkung Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe E3h) (9.2.(22ag)) · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 20,5620 · M12	Semen · Kg · 20,5620 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0272 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0272 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0362 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0362 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb E3h · Ltr Buah · 10,2608 · M170 M291	Air · Ltr · 10,2608 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb E3h · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,053 · E11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

370. I.160 · Lampiran V · PDF hal. 2146

Kereb Lengkung Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe E3nh) (9.2.(22ah)) · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 14,0136 · M12	Semen · Kg · 14,0136 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0185 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0185 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0247 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0247 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb E3nh · Ltr Buah · 6,9930 · M170 M291	Air · Ltr · 6,9930 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb E3nh · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,044 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

371. I.161 · Lampiran V · PDF hal. 2149

Kereb Lengkung Miring Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe E4h) · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 18,7939 · M12	Semen · Kg · 18,7939 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0248 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0248 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0331 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0331 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb E4h · Ltr Buah · 9,3785 · M170 M291	Air · Ltr · 9,3785 · M170
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb E4h · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,050 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

372. I.162 · Lampiran V · PDF hal. 2152

Kereb Lengkung Miring Dengan Bukaan Tanpa Komponen Horizontal (Tipe · komponen 5 → 11

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,72 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,24 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,12 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen · Kg · 9,8881 · M12	Semen · Kg · 9,8881 · M12
Bahan / 2	Pasir Beton · M3 · 0,0131 · M01a	Pasir Beton · M3 · 0,0131 · M01a
Bahan / 3	Aggregat Kasar · M3 · 0,0174 · M03	Aggregat Kasar · M3 · 0,0174 · M03
Bahan / 4	Air Cetakan Kereb E4nh · Ltr Buah · 4,9343 · M170 M291	Air · Ltr · 4,9343 · M170

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 5	—	Cetakan Kereb E4nh · Buah · 2,00 · M291

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Concrete Mixer FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · jam Jam Ls · 0,1205 · E06 E11	Concrete Mixer · jam · 0,1205 · E06
Peralatan / 2	—	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,039 · E11
Peralatan / 3	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

373. I.165 · Lampiran V · PDF hal. 2158

Perkerasan Bata Beton Kuat Tekan 25 MPa (9.2.(25a)) · komponen 6 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Tamper Alat Bantu · Jam Ls · 0,0145 · E25	Tamper · Jam · 0,0145 · E25
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,00

374. I.166 · Lampiran V · PDF hal. 2160

Perkerasan Bata Beton Yang Digunakan Kembali (9.2.(25b)) · komponen 5 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Tamper Alat Bantu · Jam Ls · 0,0145 · E25	Tamper · Jam · 0,0145 · E25
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,00

375. I.179 · Lampiran V · PDF hal. 2204

Pagar Separator Tipe A (Panel Beton) (9.2.(29a)) · komponen 8 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · Jam Ls · 0,0262 · E11	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,0262 · E11
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,00

Bagian lain masih perlu diperiksa: 2 Kolom Beton Pracetak 160 x 200 x 2.25 K250 M383 Bauh 0,1389 250.000,00 34.722,22

376. I.181 · Lampiran V · PDF hal. 2210

Pagar Rumija Tipe 1 (Panel Beton) (9.2.(30a)) · komponen 8 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	FLAT BED TRUCK 4 TON Alat Bantu · Jam Ls · 0,0262 · E11	FLAT BED TRUCK 4 TON · Jam · 0,0262 · E11
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,00

Bagian lain masih perlu diperiksa: 2 Kolom Beton Pracetak 160 x 200 x 2.25 K250 M383 Bauh 0,1389 250.000,00 34.722,22

377. I.182 · Lampiran V · PDF hal. 2213

Pagar Rumija Tipe 2 (Kawat Berduri) (9.2.(30b)) · komponen 12 → 17

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Concret Mixer · Jam · 0,009 · E06
Peralatan / 2	—	Water Tank Truck · Jam · 0,268 · E23
Peralatan / 3	—	Concrete Vibrator · Jam · 0,028 · E20
Peralatan / 4	—	DUMP TRUCK 4 TON; 134 HP · Jam · 0,685 · E08
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

378. I.183 · Lampiran V · PDF hal. 2216

Pagar Rumija Tipe 3 (BRC) (9.2.(30c)) · komponen 12 → 17

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Concret Mixer · Jam · 0,010 · E06
Peralatan / 2	—	Water Tank Truck · Jam · 0,268 · E23
Peralatan / 3	—	Concrete Vibrator · Jam · 0,010 · E20
Peralatan / 4	—	DUMP TRUCK 4 TON; 134 HP · Jam · 0,685 · E08
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

379. I.184 · Lampiran V · PDF hal. 2218

Pagar Yang Dapat Dipindahkan Tipe A (9.2.(31a)) · komponen 2 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	DUMP TRUCK 4 TON; 134 HP · Jam · 0,015 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

380. I.185 · Lampiran V · PDF hal. 2220

Pagar Yang Dapat Dipindahkan Tipe B (9.2.(31b)) · komponen 2 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	DUMP TRUCK 4 TON; 134 HP · Jam · 0,016 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

381. I.186 · Lampiran V · PDF hal. 2223

Pagar Kawat (Chainlink Fence), Tinggi 2,6 m (9.2.(32)) · komponen 14 → 19

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Concret Mixer · Jam · 0,023 · E06
Peralatan / 2	—	Water Tank Truck · Jam · 0,268 · E23
Peralatan / 3	—	Concrete Vibrator · Jam · 0,023 · E20
Peralatan / 4	—	DUMP TRUCK 4 TON; 134 HP · Jam · 0,006 · E08
Peralatan / 5	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 9. Pipa Besi Galvanized 3 inch M275d Buah/M' 2,0000 104.000,00 208.000,00 | 11. Mur Baut M223 Buah/M' 5,0000 13.000,00 65.000,00

382. I.188 · Lampiran V · PDF hal. 2228

Pintu Pagar Tipe A (9.2.(34a)) · komponen 6 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	DUMP TRUCK 4 TON; 134 HP · Jam · 0,015 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1. Pipa Besi Galvanized 3 inch M275d M'/Buah 8,0000 104.000,00 832.000,00 | 2. Kawat Harmonika 50x50 2 m M393 M'/Buah 4,0000 89.000,00 356.000,00

383. I.189 · Lampiran V · PDF hal. 2230

Pintu Pagar Tipe B (9.2.(34b)) · komponen 6 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	DUMP TRUCK 4 TON; 134 HP · Jam · 0,008 · E08
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1. Pipa Besi Galvanized 3 inch M275d M'/Buah 4,0000 104.000,00 416.000,00 | 2. Kawat Harmonika 50x50 2 m M393 M'/Buah 2,0000 89.000,00 178.000,00

384. I.190 · Lampiran V · PDF hal. 2235

Jalur Penghentian Darurat (9.2 (35)) · komponen 10 → 21

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Wheel Loader · Jam · 0,011 · E15
Peralatan / 2	—	AMP · Jam · 0,020 · E01
Peralatan / 3	—	Generator Set · Jam · 0,020 · E12
Peralatan / 4	—	DUMP TRUCK 4 TON; 134 HP · Jam · 0,274 · E08
Peralatan / 5	—	Asphalt Finisher · Jam · 0,001 · E02
Peralatan / 6	—	Tandem Roller · Jam · 0,003 · E17
Peralatan / 7	—	Pneumatic Tire Roller · Jam · 0,001 · E18
Peralatan / 8	—	Concrete Batching Plant · Jam · 0,048 · E80
Peralatan / 9	—	Truck Mixer Agitator · Jam · 0,274 · E49
Peralatan / 10	—	Concrete Vibrator · Jam · 0,250 · E20
Peralatan / 11	—	Alat Bantu · Ls · 1,000

385. I.229 · Lampiran V · PDF hal. 2321

Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Guiding Block Stop Difabel Alumunium M369c · Buah · 25,0000	Guiding Block Stop Difabel Alumunium · Buah · 25,0000 · M369c

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 2	Homogeneous Tile 20x20x3 · Buah · 5,0000 · M368	Homogeneous Tile 20x20x3 · Buah · 5,0000 · M368

386. I.230 · Lampiran V · PDF hal. 2323

Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Guiding Block Stop Difabel Alumunium M369c · Buah · 36,0000	Guiding Block Stop Difabel Alumunium · Buah · 36,0000 · M369c
Bahan / 2	Homogeneous Tile 30x30x3 · Buah · 4,0000 · M368a	Homogeneous Tile 30x30x3 · Buah · 4,0000 · M368a

387. I.237 · Lampiran V · PDF hal. 2337

Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Guiding Block Stop Difabel Alumunium M369c · Buah · 25,0000	Guiding Block Stop Difabel Alumunium · Buah · 25,0000 · M369c
Bahan / 2	Batu Alam Andesit Hitam 20 x 20 x 3 · Buah · 5,0000 · M322a	Batu Alam Andesit Hitam 20 x 20 x 3 · Buah · 5,0000 · M322a

388. I.238 · Lampiran V · PDF hal. 2339

Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Guiding Block Stop Difabel Alumunium M369c · Buah · 36,0000	Guiding Block Stop Difabel Alumunium · Buah · 36,0000 · M369c
Bahan / 2	Batu Alam Andesit Hitam 30 x 30 x 3 · Buah · 4,0000 · M322c	Batu Alam Andesit Hitam 30 x 30 x 3 · Buah · 4,0000 · M322c

389. I.257 · Lampiran V · PDF hal. 2389

Gembalan Rumput Garis (Strip Sodding) (9.3.(37b)) · komponen 0 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · jam · 0,4200 · L01
Tenaga kerja / 2	—	Tukang · jam · 0,0700 · L02
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · jam · 0,0700 · L03

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Rumput · M2 · 1,0500 · M273
Bahan / 2	—	Pupuk · kg · 0,0200 · M272
Bahan / 3	—	Kapur · M3 · 0,0006 · M40

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Water Tank Truk · jam · 0,0001
Peralatan / 2	—	Alat Bantu · Ls · 1,0000

390. I.259 · Lampiran V · PDF hal. 2394

Akasia Daun Lebar (9.3.(38a)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Akasia Daun Lebar · Btg · 1,0000 · M332	Akasia Daun Lebar · Btg · 1,0000 · M332
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

391. I.262 · Lampiran V · PDF hal. 2403

Angsana (Ptherocarphus Indicus) (9.3.(38d)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Angsana (Ptherocarphus Indicus) · Btg · 1,0000 · M505	Angsana (Ptherocarphus Indicus) · Btg · 1,0000 · M505
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

392. I.264 · Lampiran V · PDF hal. 2409

Arare (Osmoxylum Lineare) (9.3.(38f)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Arare (Osmoxylum lineare) · Btg · 1,0000 · M559	Arare (Osmoxylum lineare) · Btg · 1,0000 · M559
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

393. I.266 · Lampiran V · PDF hal. 2415

Bambu (Bambusa Sp) (9.3.(38h)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bambu (Bambusa Sp) · Btg · 1,0000 · M508	Bambu (Bambusa Sp) · Btg · 1,0000 · M508
Bahan / 2	Pupuk · M3 · 0,2200 · M272	Pupuk · M3 · 0,2200 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · Kg · 1,0500 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · Kg · 1,0500 · M271
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

394. I.267 · Lampiran V · PDF hal. 2418

Bintaro (Cerbera Oddlam) (9.3.(38i)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bintaro (Cerbera Oddlam) 2 m · Btg · 1,0000 · M329	Bintaro (Cerbera Oddlam) 2 m · Btg · 1,0000 · M329
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

395. I.268 · Lampiran V · PDF hal. 2421

Bintaro Menado (Cerbera Manghas) (9.3.(38j)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bintaro Menado (Cerbera manghas) · Btg · 1,0000 · M560	Bintaro Menado (Cerbera manghas) · Btg · 1,0000 · M560
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

396. I.269 · Lampiran V · PDF hal. 2424

Biola Cantik (9.3.(38k)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Biola Cantik · Btg · 1,0000 · M333	Biola Cantik · Btg · 1,0000 · M333
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

397. I.270 · Lampiran V · PDF hal. 2427

Bugenvil (Bougainvillea Hybrida) (9.3.(38l)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bogenvil (Bougainvillea hybrida) · Btg · 1,0000 · M342	Bogenvil (Bougainvillea hybrida) · Btg · 1,0000 · M342
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

398. I.271 · Lampiran V · PDF hal. 2430

Bunga Tahi Ayam (Lantana Camara) (9.3.(38m)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bunga Tahi Ayam (Lantana Camara) · Btg · 1,0000 · M561	Bunga Tahi Ayam (Lantana Camara) · Btg · 1,0000 · M561
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

399. I.272 · Lampiran V · PDF hal. 2433

Bungur (Largerslroemia Indica) (9.3.(38n)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Bungur (Largerslroemia Indica) · Btg · 1,0000 · M328	Bungur (Largerslroemia Indica) · Btg · 1,0000 · M328
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

400. I.273 · Lampiran V · PDF hal. 2436

Butterfly (9.3.(38o)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Butterfly · Btg · 1,0000 · M334	Butterfly · Btg · 1,0000 · M334
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

401. I.274 · Lampiran V · PDF hal. 2439

Cemara Udang (Casuarina Equisetifolia) (9.3.(38p)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Cemara (Cassuarina Equisetifolia) · Btg · 1,0000 · M507	Cemara (Cassuarina Equisetifolia) · Btg · 1,0000 · M507
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

402. I.276 · Lampiran V · PDF hal. 2445

Dadap Merah (Erythrina Oristagal) (9.3.(38r)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Dadap Merah (Erythrina Oristagal) · Btg · 1,0000 · M335	Dadap Merah (Erythrina Oristagal) · Btg · 1,0000 · M335
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

403. I.277 · Lampiran V · PDF hal. 2448

Damar (Agathis Dammara) (9.3.(38s)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Damar (Agathis dammara) · Btg · 1,0000 · M563	Damar (Agathis dammara) · Btg · 1,0000 · M563
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

404. I.278 · Lampiran V · PDF hal. 2451

Dedalu Tangis (Salix Babylonica) (9.3.(38t)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Dedalu Tangis (Salix babylonica) · Btg · 1,0000 · M564	Dedalu Tangis (Salix babylonica) · Btg · 1,0000 · M564
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

405. I.279 · Lampiran V · PDF hal. 2454

Flamboyan (Delonix Regia) (9.3.(38u)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Flamboyan (Delonix regia) · Btg · 1,0000 · M343	Flamboyan (Delonix regia) · Btg · 1,0000 · M343
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

406. I.280 · Lampiran V · PDF hal. 2457

Glodokan Tiang (Polyalthea Sp) (9.3.(38v)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Glodokan Tiang (Polyalthea Sp) · Btg · 1,0000 · M516	Glodokan Tiang (Polyalthea Sp) · Btg · 1,0000 · M516
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

407. I.281 · Lampiran V · PDF hal. 2460

Glodokan (Polyalthea Longifolia) (9.3.(38w)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Glodokan (Polyalthea Longifolia) · Btg · 1,0000 · M517	Glodokan (Polyalthea Longifolia) · Btg · 1,0000 · M517
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

408. I.283 · Lampiran V · PDF hal. 2466

Hujan Mas (Casia Glauca) (9.3.(38y)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Hujan Mas (Casia glauca) · Btg · 1,0000 · M344	Hujan Mas (Casia glauca) · Btg · 1,0000 · M344
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

409. I.284 · Lampiran V · PDF hal. 2469

Iris (Neomarica Longofolia) (9.3.(38z)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Iris (Neomarica longofolia) · Btg · 1,0000 · M345	Iris (Neomarica longofolia) · Btg · 1,0000 · M345
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

410. I.285 · Lampiran V · PDF hal. 2472

Jambu Air (Syzigium Aquae) (9.3.(38aa)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Jambu Air (Syzigium aquae) · Btg · 1,0000 · M346	Jambu Air (Syzigium aquae) · Btg · 1,0000 · M346
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

411. I.286 · Lampiran V · PDF hal. 2475

Jambu-Jambuan (Syzigium Grandis) (9.3.(38ab)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Jambu-Jambuan (Syzigium grandis) · Btg · 1,0000 · M566	Jambu-Jambuan (Syzigium grandis) · Btg · 1,0000 · M566
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

412. I.287 · Lampiran V · PDF hal. 2478

Jatropa (Jatropha Pandurifolia) (9.3.(38ac)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Jatropa (Jatropha pandurifolia) · Btg · 1,0000 · M347	Jatropa (Jatropha pandurifolia) · Btg · 1,0000 · M347
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

413. I.288 · Lampiran V · PDF hal. 2481

Jati Mas (9.3.(38ad)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Jati Mas · Btg · 1,0000 · M338	Jati Mas · Btg · 1,0000 · M338
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

414. I.289 · Lampiran V · PDF hal. 2484

Kaca Piring (Gardenia Augusta) (9.3.(38ae)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kaca Piring (Gardenia augusta) · Btg · 1,0000 · M348	Kaca Piring (Gardenia augusta) · Btg · 1,0000 · M348
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

415. I.290 · Lampiran V · PDF hal. 2487

Kacang-kacangan (Arachis Pintoi) (9.3.(38af)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kacang-kacangan (Arachis pintoi) · Btg · 1,0000 · M567	Kacang-kacangan (Arachis pintoi) · Btg · 1,0000 · M567
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian tanah biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian tanah biasa EI311 · M3 · 0,1440

416. I.291 · Lampiran V · PDF hal. 2490

Kaliko (Altenanthera Versicolor) (9.3.(38ag)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kaliko (Altenanthera versicolor) · Btg · 1,0000 · M568	Kaliko (Altenanthera versicolor) · Btg · 1,0000 · M568
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

417. I.293 · Lampiran V · PDF hal. 2496

Kamboja Merah (Plumeria Rubra) (9.3.(38ai)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kamboja Merah (Plumeria rubra) · Btg · 1,0000 · M350	Kamboja Merah (Plumeria rubra) · Btg · 1,0000 · M350
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

418. I.294 · Lampiran V · PDF hal. 2499

Kana (Canna Hybrida) (9.3.(38aj)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kana (Canna hybrida) · Btg · 1,0000 · M351	Kana (Canna hybrida) · Btg · 1,0000 · M351
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

419. I.296 · Lampiran V · PDF hal. 2505

Kelapa Sawit (Elais Guineensis) (9.3.(38al)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kelapa Sawit (Elais Guineensis) 3 m M336 · Btg · 1,0000	Kelapa Sawit (Elais Guineensis) 3 m · Btg · 1,0000 · M336
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

420. I.297 · Lampiran V · PDF hal. 2508

Kamboja Putih (Plumeria Alba) (9.3.(38am)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kamboja Putih (Plumeria alba) · Btg · 1,0000 · M569	Kamboja Putih (Plumeria alba) · Btg · 1,0000 · M569
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

421. I.298 · Lampiran V · PDF hal. 2511

Kecrutan (Spathodea Campanulata) (9.3.(38an)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kecrutan (Spathodea campanulata) · Btg · 1,0000 · M353	Kecrutan (Spathodea campanulata) · Btg · 1,0000 · M353
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 4	Air · Liter · 8,1116 · M170	Air · Liter · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

422. I.301 · Lampiran V · PDF hal. 2520

Ketapang(Terminallia Cattapa) (9.3.(38aq)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Ketapang(Terminallia Cattapa) 2 m · Btg · 1,0000 · M327	Ketapang(Terminallia Cattapa) 2 m · Btg · 1,0000 · M327
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

423. I.302 · Lampiran V · PDF hal. 2523

Kiara Payung (Filicium Decipiens) (9.3.(38ar)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kiara Payung (Filicium Decipiens) · Btg · 1,0000 · M503	Kiara Payung (Filicium Decipiens) · Btg · 1,0000 · M503
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

424. I.303 · Lampiran V · PDF hal. 2526

Khaya (Khaya Sinegalensis) (9.3.(38as)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Khaya (Khaya Sinegalensis) · Btg · 1,0000 · M513	Khaya (Khaya Sinegalensis) · Btg · 1,0000 · M513
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

425. I.304 · Lampiran V · PDF hal. 2529

Kol Banda (Pisonia Alba) (9.3.(38at)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kol Banda (Pisonia Alba) · Btg · 1,0000 · M514	Kol Banda (Pisonia Alba) · Btg · 1,0000 · M514
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

426. I.305 · Lampiran V · PDF hal. 2532

Kucai (Zephyranthes) (9.3.(38au)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Kucai (Zephyranthes) · Btg · 1,0000 · M570	Kucai (Zephyranthes) · Btg · 1,0000 · M570
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

427. I.306 · Lampiran V · PDF hal. 2535

Lontar (Borassus Flabellifer) (9.3.(38av)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Lontar/Siwalan (Borassus Flabellifer) M512 · Btg · 1,0000	Lontar/Siwalan (Borassus Flabellifer) · Btg · 1,0000 · M512
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

428. I.307 · Lampiran V · PDF hal. 2538

Mahoni (Swietania Mahagoni) (9.3.(38aw)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Mahoni (Swietania Mahagoni) · Btg · 1,0000 · M268	Mahoni (Swietania Mahagoni) · Btg · 1,0000 · M268
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

429. I.308 · Lampiran V · PDF hal. 2541

Mahkota Duri (Euphorbia Milii) (9.3.(38ax)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Mahkota Duri (Euphorbia Milii) · Btg · 1,0000 · M571	Mahkota Duri (Euphorbia Milii) · Btg · 1,0000 · M571
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

430. I.309 · Lampiran V · PDF hal. 2544

Mangga (Mangifera Indica) (9.3.(38ay)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Mangga (Mangifera indica) · Btg · 1,0000 · M356	Mangga (Mangifera indica) · Btg · 1,0000 · M356
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · ltr · 8,1116 · M170	Air · ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

431. I.311 · Lampiran V · PDF hal. 2550

Nusa Indah (Mussaenda Sp) (9.3.(38ba)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Nusa Indah (mussaenda Sp) · Btg · 1,0000 · M509	Nusa Indah (mussaenda Sp) · Btg · 1,0000 · M509
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

432. I.312 · Lampiran V · PDF hal. 2553

Oleander (Nerrium Oleander) (9.3.(38bb)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Oleander (Nerrium oleander) · Btg · 1,0000 · M357	Oleander (Nerrium oleander) · Btg · 1,0000 · M357

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

433. I.313 · Lampiran V · PDF hal. 2556

Pandan Laut (Pandanus Odorifer) (9.3.(38bc)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pandan Laut (Pandanus odorifer) · Btg · 1,0000 · M572	Pandan Laut (Pandanus odorifer) · Btg · 1,0000 · M572
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

434. I.314 · Lampiran V · PDF hal. 2559

Pacing Pentul (Costus Woodsonii) (9.3.(38bd)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pacing Pentul (Costus woodsonii) · Btg · 1,0000 · M573	Pacing Pentul (Costus woodsonii) · Btg · 1,0000 · M573
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

435. I.315 · Lampiran V · PDF hal. 2562

Pagoda (Plumeria Pudica) (9.3.(38be)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pagoda (Plumeria pudica) · Btg · 1,0000 · M325	Pagoda (Plumeria pudica) · Btg · 1,0000 · M325
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

436. I.316 · Lampiran V · PDF hal. 2565

Palem Bambu (Chamaedorea Seifrizii) (9.3.(38bf)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Palem Bambu (Chamaedorea seifrizii) M324 · Btg · 1,0000	Palem Bambu (Chamaedorea seifrizii) · Btg · 1,0000 · M324
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 4,0000 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 4,0000
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

437. I.317 · Lampiran V · PDF hal. 2568

Palem Bismarkia (Bysmarckia Nobilis) (9.3.(38bg)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Palem Bismarkia (Bysmarckia nobilis) M574 · Btg · 1,0000	Palem Bismarkia (Bysmarckia nobilis) · Btg · 1,0000 · M574
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 4,0000 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 4,0000

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

438. I.318 · Lampiran V · PDF hal. 2571

Palem Kipas (Livistona Saribus) (9.3.(38bh)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Palem Kipas (Livistona saribus) · Btg · 1,0000 · M575	Palem Kipas (Livistona saribus) · Btg · 1,0000 · M575
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 4,0000 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 4,0000
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

439. I.320 · Lampiran V · PDF hal. 2577

Palem Raja (Roystonea Regia) (9.3.(38bj)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Palem Raja (Roystonea Regia) · Btg · 1,0000 · M510	Palem Raja (Roystonea Regia) · Btg · 1,0000 · M510
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

440. I.321 · Lampiran V · PDF hal. 2580

Palem Weregu (Rhapis Excelsa) (9.3.(38bk)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Palem Weregu (Rhapis excelsa) · Btg · 1,0000 · M358	Palem Weregu (Rhapis excelsa) · Btg · 1,0000 · M358

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 4,0000 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 4,0000
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

441. I.322 · Lampiran V · PDF hal. 2583

Pandan Kuning (Pandanus Pygmaeus) (9.3.(38bl)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pandan Kuning (Pandanus pygmaeus) · Btg · 1,0000 · M576	Pandan Kuning (Pandanus pygmaeus) · Btg · 1,0000 · M576
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

442. I.323 · Lampiran V · PDF hal. 2586

Pangkas Kuning (Duranta Sp) (9.3.(38bm)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pangkas Kuning (Duranta sp) · Btg · 1,0000 · M359	Pangkas Kuning (Duranta sp) · Btg · 1,0000 · M359
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 4,0000 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 4,0000
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

443. I.324 · Lampiran V · PDF hal. 2589

Peace Lily (Spathiphyllum Petite) (9.3.(38bn)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Peace Lily (Spathiphyllum petite) · Btg · 1,0000 · M577	Peace Lily (Spathiphyllum petite) · Btg · 1,0000 · M577
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

444. I.325 · Lampiran V · PDF hal. 2592

Penawar Jamber (Cycas Revolute) (9.3.(38bo)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Penawar Jamber (Cycas revolute) · Btg · 1,0000 · M578	Penawar Jamber (Cycas revolute) · Btg · 1,0000 · M578
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Liter · 0,5408 · M170	Air · Liter · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

445. I.326 · Lampiran V · PDF hal. 2595

Pinang Jambe (Arera Catechu) (9.3.(38bp)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pinang Jambe (Arera Catechu) · Btg · 1,0000 · M511	Pinang Jambe (Arera Catechu) · Btg · 1,0000 · M511
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

446. I.328 · Lampiran V · PDF hal. 2601

Rambutan (Nephelium Lappaceum) (9.3.(38br)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Rambutan (Nephelium lappaceum) · Btg · 1,0000 · M361	Rambutan (Nephelium lappaceum) · Btg · 1,0000 · M361
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

447. I.331 · Lampiran V · PDF hal. 2610

Ruelia Bunga Ungu (Ruellia Britthniana) (9.3.(38bu)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Ruelia Bunga Ungu (Ruellia britthniana) M581 · Btg · 1,0000	Ruelia Bunga Ungu (Ruellia britthniana) · Btg · 1,0000 · M581
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

448. I.332 · Lampiran V · PDF hal. 2613

Sinyo Nakal (Duranta Repens) (9.3.(38bv)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Sinyo Nakal (Duranta repens) · Btg · 1,0000 · M582	Sinyo Nakal (Duranta repens) · Btg · 1,0000 · M582

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

449. I.333 · Lampiran V · PDF hal. 2616

Soga (Peltophorum Pterocarpum) (9.3.(38bw)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Soga (Peltophorum pterocarpum) · Btg · 1,0000 · M583	Soga (Peltophorum pterocarpum) · Btg · 1,0000 · M583
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

450. I.334 · Lampiran V · PDF hal. 2619

Sukun (Artocarpus Altilis) (9.3.(38bx)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Sukun (Artocarpus altilis) · Btg · 1,0000 · M362	Sukun (Artocarpus altilis) · Btg · 1,0000 · M362
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

451. I.335 · Lampiran V · PDF hal. 2622

Tabebuya (Tabebuia Chrystoricha) (9.3.(38by)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Tabebuya (Tabebuia chrystoricha) · Btg · 1,0000 · M584	Tabebuya (Tabebuia chrystoricha) · Btg · 1,0000 · M584
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

452. I.336 · Lampiran V · PDF hal. 2625

Tabebuya Pink (Tabebuia Rosea) (9.3.(38bz)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Tabebuya Pink (Tabebuia rosea) · Btg · 1,0000 · M363	Tabebuya Pink (Tabebuia rosea) · Btg · 1,0000 · M363
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

453. I.337 · Lampiran V · PDF hal. 2628

Tanjung (Mimusops Elengi) (9.3.(38ca)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Tanjung (Mimusops Elengi) · Btg · 1,0000 · M504	Tanjung (Mimusops Elengi) · Btg · 1,0000 · M504
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

454. I.338 · Lampiran V · PDF hal. 2631

Teh-tehan (Duranta Erecta) (9.3.(38cb)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Teh-tehan (Duranta Erecta) · Btg · 1,0000 · M506	Teh-tehan (Duranta Erecta) · Btg · 1,0000 · M506
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440

455. I.339 · Lampiran V · PDF hal. 2634

Trembesi (Samanea Saman) (9.3.(38cc)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Trembesi (Samanea Saman) 2 m · Btg · 1,0000 · M337	Trembesi (Samanea Saman) 2 m · Btg · 1,0000 · M337
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

456. I.340 · Lampiran V · PDF hal. 2637

Wali Songo (Schefflera Sp) (9.3.(38cd)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wali Songo (Schefflera sp) · Btg · 1,0000 · M364	Wali Songo (Schefflera sp) · Btg · 1,0000 · M364
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,5120 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,5120
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

457. I.341 · Lampiran V · PDF hal. 2640

Waru Laut (Hibiscus Tillaceus) (9.3.(38ce)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Waru Laut (Hibiscus Tillaceus) 1m · Btg · 1,0000 · M330	Waru Laut (Hibiscus Tillaceus) 1m · Btg · 1,0000 · M330
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 8,1116 · M170	Air · Ltr · 8,1116 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,6400 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,6400
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

458. I.343 · Lampiran V · PDF hal. 2645

Pohon (besar) ….. (9.3.(39a)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pohon Besar · Btg · 1,0000	Pohon Besar · Btg · 1,0000
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 4,0000 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 4,0000

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

459. I.344 · Lampiran V · PDF hal. 2648

Pohon (kecil) …. (9.3.(39b)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pohon Kecil · Btg · 1,0000	Pohon Kecil · Btg · 1,0000
Bahan / 2	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 3	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 4	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 5	Galian Tanah Biasa · M3 · 4,0000 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 4,0000
Bahan / 6	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366	Bambu Penopang · Btg · 3,0000 · M366

460. I.346 · Lampiran V · PDF hal. 2654

Kotak Tanaman Tipe 2 (9.3.(40b)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271	Tanah Humus ketebalan 20 cm · M3 · 0,2200 · M271
Bahan / 2	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272	Pupuk · Kg · 1,0500 · M272
Bahan / 3	Air · Ltr · 0,5408 · M170	Air · Ltr · 0,5408 · M170
Bahan / 4	Galian Tanah Biasa · M3 · 0,1440 · EI311	Galian Tanah Biasa EI311 · M3 · 0,1440
Bahan / 5	Blok beton / Batu Bata 21 x 10.5 x 10 M367 · Buah · 10,3200	Blok beton / Batu Bata 21 x 10.5 x 10 · Buah · 10,3200 · M367

461. I.439 · Lampiran V · PDF hal. 2889

Horizontal Duct of Underground (9.4.(19)) · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	U-Ditch 400x400x1000 · Buah · 1,000 · M522e	U-Ditch 400x400x1000 · Buah · 1,000 · M522e
Bahan / 2	Cover U-Ditch 400 · Buah · 1,000 · M522f	Cover U-Ditch 400 · Buah · 1,000 · M522f

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 3	Pekerjaan Galian · M3 · 0,160 · EI923a	Pekerjaan Galian EI923a · M3 · 0,160

462. I.440 · Lampiran V · PDF hal. 2891

Lubang Kontrol Listrik Tipe-A (9.4.(20a)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pekerjaan Galian · M3 · 0,216 · EI923a	Pekerjaan Galian EI923a · M3 · 0,216
Bahan / 2	Grounding Bak Kontrol Beton · Buah · 1,000 · M523	Grounding Bak Kontrol Beton · Buah · 1,000 · M523
Bahan / 3	Pipa PVC AW Ø4" · M' · 0,500 · M240f	Pipa PVC AW Ø4" · M' · 0,500 · M240f
Bahan / 4	Copper Ground Rod · M' · 6,000 · M524	Copper Ground Rod · M' · 6,000 · M524
Bahan / 5	Clamp Grounding · Buah · 1,000 · M525	Clamp Grounding · Buah · 1,000 · M525

463. I.441 · Lampiran V · PDF hal. 2893

Lubang Kontrol Listrik Tipe-B (9.4.(20b)) · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Pekerjaan Galian · M3 · 0,216 · EI923a	Pekerjaan Galian EI923a · M3 · 0,216
Bahan / 2	Grounding Bak Kontrol Beton · Buah · 1,000 · M523	Grounding Bak Kontrol Beton · Buah · 1,000 · M523
Bahan / 3	Pipa PVC AW Ø4" · M' · 0,500 · M240f	Pipa PVC AW Ø4" · M' · 0,500 · M240f

464. I.448 · Lampiran V · PDF hal. 2911

Bak Kontrol Listrik untuk APILL (9.4.(25)) · komponen 12 → 13

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton fc 20 MPa · M3 · 0,538 · M186	Beton fc 20 MPa · M3 · 0,538 · M186
Bahan / 2	Beton fc'10 MPa · M3 · 0,121 · M47	Beton fc'10 MPa · M3 · 0,121 · M47
Bahan / 3	Baja Tulangan Ulir (On Site) · Kg · 41,404 · M39b	Baja Tulangan Ulir (On Site) · Kg · 41,404 · M39b
Bahan / 4	Baja Profil L 60x60x6 Kayu Perancah · M' Lbr · 3,400 · M122c M73	Baja Profil L 60x60x6 · M' · 3,400 · M122c

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 5	—	Kayu Perancah · Lbr · 2 · M73

Bagian lain masih perlu diperiksa: 5,5 HP | 7,16 HP | HP

465. J.4 · Lampiran V · PDF hal. 2924

Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A (10.1.(4)) · komponen 10 → 10

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agregat A · M3 · 1,2551 · M26	Agregat A · M3 · 1,2551 · M26
Bahan / 2	Lapis Resap Pengikat · liter · 5,3267 · EI-611	Lapis Resap Pengikat EI-611 · liter · 5,3267

466. J.10 · Lampiran V · PDF hal. 2946

Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal B Halus (LTBA B Halus) (Tumbukan 2x75) · komponen 16 → 16

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,1807 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,1807 · M92
Bahan / 2	Agr 0-5 · M3 · 0,5709 · M91	Agr 0-5 · M3 · 0,5709 · M91
Bahan / 3	Semen · Kg · 9,5880 · M12	Semen · Kg · 9,5880 · M12
Bahan / 4	Aspal · Kg · 62,7300 · M10	Aspal · Kg · 62,7300 · M10
Bahan / 5	Lapis Perekat · liter · 9,3500 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 9,3500

467. J.11 · Lampiran V · PDF hal. 2950

Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal B Halus (LTBA B Halus) (Tumbukan 2x50) · komponen 16 → 16

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,1805 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,1805 · M92
Bahan / 2	Agr 0-5 · M3 · 0,5704 · M91	Agr 0-5 · M3 · 0,5704 · M91
Bahan / 3	Semen · Kg · 9,5880 · M12	Semen · Kg · 9,5880 · M12
Bahan / 4	Aspal · Kg · 63,7500 · M10	Aspal · Kg · 63,7500 · M10
Bahan / 5	Lapis Perekat · liter · 9,3500 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 9,3500

468. J.12 · Lampiran V · PDF hal. 2954

Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal Kasar Modifikasi (LTBA B Kasar Mod) · komponen 16 → 16

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,2567 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,2567 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,5062 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,5062 · M91
Bahan / 3	Semen · Kg · 9,6900 · M12	Semen · Kg · 9,6900 · M12
Bahan / 4	Aspal · Kg · 52,0200 · M10	Aspal · Kg · 52,0200 · M10
Bahan / 5	Lapis Perekat · liter · 9,3500 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 9,3500

469. J.13 · Lampiran V · PDF hal. 2958

Perbaikan HRS-WC (10.1.(10a)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,2683 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,2683 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,1856 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,1856 · M91
Bahan / 3	Pasir Halus · M3 · 0,2851 · M01c	Pasir Halus · M3 · 0,2851 · M01c
Bahan / 4	Semen · Kg · 18,7680 · M12	Semen · Kg · 18,7680 · M12
Bahan / 5	Aspal · Kg · 79,5600 · M10	Aspal · Kg · 79,5600 · M10
Bahan / 6	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0204 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0204 · M66
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 9,3500 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 9,3500

470. J.14 · Lampiran V · PDF hal. 2962

Perbaikan HRS – Base (10.1.10b)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3348 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3348 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,1649 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,1649 · M91
Bahan / 3	Pasir Halus · M3 · 0,2531 · M01c	Pasir Halus · M3 · 0,2531 · M01c

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 4	Semen · Kg · 19,1760 · M12	Semen · Kg · 19,1760 · M12
Bahan / 5	Aspal · Kg · 63,2400 · M10	Aspal · Kg · 63,2400 · M10
Bahan / 6	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 8,0143 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 8,0143

471. J.15 · Lampiran V · PDF hal. 2966

Perbaikan AC-WC (10.1.(11a)) · komponen 17 → 17

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3339 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3339 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,4234 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,4234 · M91
Bahan / 3	Semen · Kg · 9,5880 · M12	Semen · Kg · 9,5880 · M12
Bahan / 4	Aspal · Kg · 59,6700 · M10	Aspal · Kg · 59,6700 · M10
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0213 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0213 · M66
Bahan / 6	Lapis Perekat · liter · 7,0125 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 7,0125

472. J.16 · Lampiran V · PDF hal. 2970

Perbaikan AC-BC (10.1.(11b)) · komponen 17 → 17

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3871 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3871 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3753 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3753 · M91
Bahan / 3	Semen · Kg · 9,6900 · M12	Semen · Kg · 9,6900 · M12
Bahan / 4	Aspal · Kg · 55,0800 · M10	Aspal · Kg · 55,0800 · M10
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0211 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0211 · M66
Bahan / 6	Lapis Perekat · liter · 4,6750 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 4,6750

473. J.17 · Lampiran V · PDF hal. 2974

Perbaikan AC-Base (10.1.(11c)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 20-30 · M3 · 0,1168 · M93	Agr 20-30 · M3 · 0,1168 · M93
Bahan / 2	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3157 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3157 · M92
Bahan / 3	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3354 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3354 · M91
Bahan / 4	Semen · Kg · 9,6900 · M12	Semen · Kg · 9,6900 · M12
Bahan / 5	Aspal · Kg · 49,9800 · M10	Aspal · Kg · 49,9800 · M10
Bahan / 6	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0211 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0211 · M66
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 3,7400 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 3,7400

474. J.18 · Lampiran V · PDF hal. 2978

Perbaikan AC-WC Modifikasi (10.1.(12a)) · komponen 17 → 17

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3332 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3332 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,4225 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,4225 · M91
Bahan / 3	Semen · Kg · 9,5880 · M12	Semen · Kg · 9,5880 · M12
Bahan / 4	Aspal · Kg · 61,7100 · M10	Aspal · Kg · 61,7100 · M10
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0213 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0213 · M66
Bahan / 6	Lapis Perekat · liter · 7,0125 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 7,0125

475. J.19 · Lampiran V · PDF hal. 2982

Perbaikan AC-BC Modifikasi (10.1.(12b)) · komponen 17 → 17

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3894 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3894 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3746 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3746 · M91

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 3	Semen · Kg · 9,5880 · M12	Semen · Kg · 9,5880 · M12
Bahan / 4	Aspal · Kg · 57,1200 · M10	Aspal · Kg · 57,1200 · M10
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0212 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0212 · M66
Bahan / 6	Lapis Perekat · liter · 4,6750 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 4,6750

476. J.20 · Lampiran V · PDF hal. 2986

Perbaikan SMA Tipis (10.1.(13a)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,5113 · M92	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,5113 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,2028 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,2028 · M91
Bahan / 3	Filler Added (Non Pc) · Kg · 66,9120 · M05	Filler Added (Non Pc) · Kg · 66,9120 · M05
Bahan / 4	Aspal · Kg · 64,2600 · M10	Aspal · Kg · 64,2600 · M10
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0213 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0213 · M66
Bahan / 6	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 9,3500 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 9,3500

477. J.21 · Lampiran V · PDF hal. 2990

Perbaikan SMA Halus (10.1.(13b)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,6192 · M92	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,6192 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,0997 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,0997 · M91
Bahan / 3	Filler Added (Non Pc) · Kg · 67,0140 · M05	Filler Added (Non Pc) · Kg · 67,0140 · M05
Bahan / 4	Aspal · Kg · 62,2200 · M10	Aspal · Kg · 62,2200 · M10
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66
Bahan / 6	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 7,0125 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 7,0125

478. J.22 · Lampiran V · PDF hal. 2994

Perbaikan SMA Kasar (10.1.(13c)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,6497 · M92	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,6497 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,0709 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,0709 · M91
Bahan / 3	Filler Added (Non Pc) · Kg · 67,1160 · M05	Filler Added (Non Pc) · Kg · 67,1160 · M05
Bahan / 4	Aspal · Kg · 61,2000 · M10	Aspal · Kg · 61,2000 · M10
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66
Bahan / 6	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 5,6100 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 5,6100

479. J.23 · Lampiran V · PDF hal. 2998

Perbaikan SMA Modifikasi Tipis (10.1.(14a)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,5104 · M92	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,5104 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,2025 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,2025 · M91
Bahan / 3	Filler Added (Non Pc) · Kg · 66,8100 · M05	Filler Added (Non Pc) · Kg · 66,8100 · M05
Bahan / 4	Aspal Modifikasi · Kg · 65,7900 · M31c	Aspal Modifikasi · Kg · 65,7900 · M31c
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66
Bahan / 6	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 7,0125 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 7,0125

480. J.24 · Lampiran V · PDF hal. 3002

Perbaikan SMA Modifikasi Halus (10.1.(14b)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,6182 · M92	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,6182 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,0995 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,0995 · M91
Bahan / 3	Filler Added (Non Pc) · Kg · 66,9120 · M05	Filler Added (Non Pc) · Kg · 66,9120 · M05
Bahan / 4	Aspal Modifikasi · Kg · 63,7500 · M31c	Aspal Modifikasi · Kg · 63,7500 · M31c
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66
Bahan / 6	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 7,0125 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 7,0125

481. J.25 · Lampiran V · PDF hal. 3006

Perbaikan SMA Modifikasi Kasar (10.1.(14c)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,6497 · M92	Agr 5-8 & 8-11 · M3 · 0,6497 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,0709 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,0709 · M91
Bahan / 3	Filler Added (Non Pc) · Kg · 67,1160 · M05	Filler Added (Non Pc) · Kg · 67,1160 · M05
Bahan / 4	Aspal Modifikasi · Kg · 61,2000 · M31c	Aspal Modifikasi · Kg · 61,2000 · M31c
Bahan / 5	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0209 · M66
Bahan / 6	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158	Serat Selulosa · Kg · 3,0600 · M158
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 5,6100 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 5,6100

482. J.26 · Lampiran V · PDF hal. 3009

Perbaikan Campuran Aspal Dingin (10.1.(15)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Campuran CPHMA · Ton · 2,1930 · M162	Campuran CPHMA · Ton · 2,1930 · M162
Bahan / 2	Lapis Perekat · liter · 9,3500 · EI612a	Lapis Perekat (EI612a) · liter · 9,3500

483. J.27 · Lampiran V · PDF hal. 3013

Perbaikan AC-WC Asbuton Butir (10.1.(16a)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3358 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3358 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3823 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3823 · M91
Bahan / 3	Semen · Kg · 0,0000 · M12	Semen · Kg · 0,0000 · M12
Bahan / 4	Aspal · Kg · 35,7000 · M10	Aspal · Kg · 35,7000 · M10
Bahan / 5	Asbuton B 5/20 · Kg · 86,7000 · M161	Asbuton B 5/20 · Kg · 86,7000 · M161
Bahan / 6	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0000 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0000 · M66
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 7,0125 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 7,0125

484. J.28 · Lampiran V · PDF hal. 3017

Perbaikan AC-BC Asbuton Butir (10.1.(16b)) · komponen 18 → 18

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3864 · M92	Agr 5-10 & 10-15 · M3 · 0,3864 · M92
Bahan / 2	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3344 · M91	Agr 0 - 5 · M3 · 0,3344 · M91
Bahan / 3	Semen · Kg · 0,0000 · M12	Semen · Kg · 0,0000 · M12
Bahan / 4	Aspal · Kg · 31,1100 · M10	Aspal · Kg · 31,1100 · M10
Bahan / 5	Asbuton B 5/20 · Kg · 86,7000 · M161	Asbuton B 5/20 · Kg · 86,7000 · M161
Bahan / 6	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0000 · M66	Anti Stripping Agent · Kg · 0,0000 · M66
Bahan / 7	Lapis Perekat · liter · 4,6750 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 4,6750

485. J.30 · Lampiran V · PDF hal. 3023

Perbaikan CPHMA Kemasan (10.1.(17b)) · komponen 9 → 9

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	CPHMA Kemasan · Ton · 2,1930 · M162a	CPHMA Kemasan · Ton · 2,1930 · M162a

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 2	Lapis Perekat · liter · 9,3500 · EI612a	Lapis Perekat EI612a · liter · 9,3500

486. J.32 · Lampiran V · PDF hal. 3030

Perbaikan Kerataan Perkerasan Beton Semen dengan Gurinda (10.1.(19)) · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Power Trowel Machine · jam · 0,6024 · E111	Power Trowel Machine · jam · 0,6024 · E111
Peralatan / 2	Mini Generator Set 2000 Watt E98g · jam · 0,6024	Mini Generator Set 2000 Watt · jam · 0,6024 · E98g
Peralatan / 3	Alat Bantu · Ls · 1,0000	Alat Bantu · Ls · 1,0000

487. C.59 · Lampiran V · PDF hal. 456

Total Pressure Cell (Pemantauan Tekanan Total) (3.7.(6)) · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Mandor · jam · 0,0190 · L03
Tenaga kerja / 2	—	Pekerja · jam · 0,0762 · L01

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Pipa Penyalir Pra Fabrikasi · M · 1,0500 · M284

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Alat Bantu · Ls · 1,0000

488. 2.2.1.1.5 · Lampiran VI · PDF hal. 247

1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M6 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M6
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00250 | beton

489. 2.2.1.1.5 · Lampiran VI · PDF hal. 247

1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M7 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M7
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00250 | beton

490. 2.2.1.1.5 · Lampiran VI · PDF hal. 247

1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M8 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M8
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00250 | beton

491. 2.2.1.1.5 · Lampiran VI · PDF hal. 248

1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M9 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M9
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00250 | beton

492. 2.2.1.1.5 · Lampiran VI · PDF hal. 248

1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M10 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M10
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00250 | beton

493. 2.2.1.1.6 · Lampiran VI · PDF hal. 248

1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M6 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M6
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00040 | beton

494. 2.2.1.1.6 · Lampiran VI · PDF hal. 249

1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M7 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M7
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00040 | beton

495. 2.2.1.1.6 · Lampiran VI · PDF hal. 249

1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M8 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M8
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00040 | beton

496. 2.2.1.1.6 · Lampiran VI · PDF hal. 249

1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M9 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M9
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00040 | beton

497. 2.2.1.1.6d · Lampiran VI · PDF hal. 250

1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M10 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M10
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00040 | beton

498. 2.2.1.1.10 · Lampiran VI · PDF hal. 251

1 Kg Penulangan Wiremesh M12 untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement secara Manual (Untuk Bangunan Gedung) · komponen 6 → 6

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M12 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M12
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00250 | beton

499. 2.2.1.1.11 · Lampiran VI · PDF hal. 251

1 Kg Penulangan Wiremesh M12 untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement secara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung) · komponen 7 → 7

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Wiremesh M12 · kg · 1,020	Wiremesh · kg · 1,020 · M12
Bahan / 2	Kawat tali beton · kg · 0,005	Kawat tali beton · kg · 0,005

Bagian lain masih perlu diperiksa: Tukang besi/besi | L.02 OH 0,00040 | beton

500. 3.10.6.4 · Lampiran VI · PDF hal. 467

Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (Partisi) Rangka Baja · komponen 8 → 8

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Baja Ringan C75 · m’ · 3,333	Baja Ringan C75 · m’ · 3,333
Bahan / 2	Dynabolt M10 · buah · 0,781	Dynabolt · buah · 0,781 · M10
Bahan / 3	Paku Rivet · buah · 2,170	Paku Rivet · buah · 2,170

501. 4.1.1.3 · Lampiran VI · PDF hal. 525

Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Kecil di Polybag 20 Liter · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Colt T-120 (D); R-Blk. 4; 12 m3 · Jam · 0,0253	Colt T-120 (D); R-Blk. 4; 12 · Jam · 0,0253 · m3

Bagian lain masih perlu diperiksa: 20 Liter

502. 4.1.1.5 · Lampiran VI · PDF hal. 527

Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Kecil di Polybag 25 Liter · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Colt T-120 (D); R-Blk. 4; 12 m3 · Jam · 0,0355	Colt T-120 (D); R-Blk. 4; 12 · Jam · 0,0355 · m3

Bagian lain masih perlu diperiksa: 25 Liter

503. 4.1.1.7 · Lampiran VI · PDF hal. 529

Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 50 Liter · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,0268	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,0268 · m3

Bagian lain masih perlu diperiksa: Polybag 50 Liter

504. 4.1.1.9 · Lampiran VI · PDF hal. 531

Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,033	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,033 · m3

Bagian lain masih perlu diperiksa: Polybag 75 Liter

505. 4.1.1.11 · Lampiran VI · PDF hal. 533

Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 100 Liter · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,1819	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,1819 · m3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 2	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,1318	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,1318

Bagian lain masih perlu diperiksa: Liter

506. 4.1.1.13 · Lampiran VI · PDF hal. 535

Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 150 Liter · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,196	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,196 · m3
Peralatan / 2	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,136	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,136

Bagian lain masih perlu diperiksa: Liter

507. 4.1.1.15 · Lampiran VI · PDF hal. 537

Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 200 Liter · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,2865	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,2865 · m3
Peralatan / 2	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,1861	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,1861

Bagian lain masih perlu diperiksa: Liter

508. 4.1.1.17 · Lampiran VI · PDF hal. 539

Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 250 Liter · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,3976	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,3976 · m3
Peralatan / 2	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,2470	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,2470

Bagian lain masih perlu diperiksa: Liter

509. 4.1.1.19 · Lampiran VI · PDF hal. 541

Pengadaan dan Pengangkutan Palem Rumpun Kecil di Polybag 11 L · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pick up L300 · Jam · 0,0163	Pick up · Jam · 0,0163 · L300

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Palem Rumpun (Palem Waregu) Polybag 1,00 | di Polybag 11 Liter

510. 4.1.1.21 · Lampiran VI · PDF hal. 543

Pengadaan dan Pengangkutan Palem Rumpun Kecil di Polybag 20 L · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pick up L300 · Jam · 0,0465	Pick up · Jam · 0,0465 · L300

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Palem Rumpun (Palem Kuning) Polybag 1,00 | di Polybag 20 Liter

511. 4.1.1.23 · Lampiran VI · PDF hal. 545

Pengadaan dan Pengangkutan Palem Rumpun Besar di Polybag 50 L · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,0268	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,0268 · m3

Bagian lain masih perlu diperiksa: di Polybag 50 Liter

512. 4.1.1.25 · Lampiran VI · PDF hal. 547

Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Kecil di Polybag 11 L · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pick up L300 · Jam · 0,0163	Pick up · Jam · 0,0163 · L300

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Palem Tunggal (Palem Kol) di Polybag 1,00 | Polybag 11 Liter

513. 4.1.1.27 · Lampiran VI · PDF hal. 549

Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Kecil di Polybag 20 L · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pick up L300 · Jam · 0,0465	Pick up · Jam · 0,0465 · L300

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Palem Tunggal (Palem Kol) di Polybag 1,00 | Polybag 20 Liter

514. 4.1.1.29 · Lampiran VI · PDF hal. 551

Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Kecil di Polybag 25 L · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Colt T-120 (D); R-Blk. 4; 12 m3 · Jam · 0,0355	Colt T-120 (D); R-Blk. 4; 12 · Jam · 0,0355 · m3

Bagian lain masih perlu diperiksa: Polybag 25 Liter

515. 4.1.1.31 · Lampiran VI · PDF hal. 553

Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Kecil di Polybag 50 L · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,0268	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,0268 · m3

Bagian lain masih perlu diperiksa: di Polybag 50 Liter

516. 4.1.1.33 · Lampiran VI · PDF hal. 555

Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Besar di Polybag 100 L · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,1819	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,1819 · m3
Peralatan / 2	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,1318	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,1318

Bagian lain masih perlu diperiksa: Polybag 100 Liter

517. 4.1.1.35 · Lampiran VI · PDF hal. 557

Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Besar di Polybag 150 L · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 m3 · Jam · 0,196	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,196 · m3
Peralatan / 2	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,136	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,136

Bagian lain masih perlu diperiksa: Polybag 150 Liter

518. 4.1.1.37 · Lampiran VI · PDF hal. 559

Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 5 Liter · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pick up L300 · Jam · 0,0120	Pick up · Jam · 0,0120 · L300

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Semak Alamanda/Bunga Polybag 1,00 | Terompet Emas di Polybag 5 | Liter

519. 4.1.1.39 · Lampiran VI · PDF hal. 561

Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 11 Liter · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pick up L300 · Jam · 0,0163	Pick up · Jam · 0,0163 · L300

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Semak Alamanda/Bunga Polybag 1,00 | Terompet Emas di Polybag 11 | Liter

520. 4.1.1.41 · Lampiran VI · PDF hal. 563

Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 20 Liter · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pick up L300 · Jam · 0,0465	Pick up · Jam · 0,0465 · L300

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Semak Alamanda/Bunga Polybag 1,00 | Terompet Emas di Polybag 20 | Liter

521. 4.1.1.43 · Lampiran VI · PDF hal. 565

Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pick up L300 · Jam · 0,0199	Pick up · Jam · 0,0199 · L300

522. 4.1.1.45 · Lampiran VI · PDF hal. 567

Pengadaan dan Pengangkutan Rumput · komponen 4 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Pick up L300 · Jam · 0,0398	Pick up · Jam · 0,0398 · L300

523. 4.1.3.4.2 · Lampiran VI · PDF hal. 682

Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Kecil, Palem kol (Licuala grandis), Tinggi 0,6 - 0,8 meter*, Polybag 20 L · komponen 2 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Tukang Tanam · OH · 0.0143 · L.02
Tenaga kerja / 2	—	Kepala Tukang Tanam · OH · 0.0048 · L.03
Tenaga kerja / 3	—	Mandor · OH · 0.0016 · L.04

Bagian lain masih perlu diperiksa: 3 Media Tanam

524. 7.2.1.1 · Lampiran VI · PDF hal. 1393

1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa secara Semi Mekanis · komponen 13 → 13

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen Portland · kg · 279	Semen Portland · kg · 279
Bahan / 2	Pasir Beton · kg · 873	Pasir Beton · kg · 873
Bahan / 3	Agregat Kasar uk 38 mm · kg · 909	Agregat Kasar uk 38 mm · kg · 909
Bahan / 4	Air · liter · 195	Air · liter · 195
Bahan / 5	Kayu kaso 5/7 kelas II · m3 · 0,0177	Kayu kaso 5/7 kelas II · m3 · 0,0177
Bahan / 6	Multiplek 12 mm · lembar · 0,2546	Multiplek 12 mm · lembar · 0,2546
Bahan / 7	Paku 7 cm · kg · 0,1355	Paku 7 cm · kg · 0,1355
Bahan / 8	Molen 0,35 m3 · hari · 0,1475	—
Bahan / 9	Tandon Air kap. 2 m3 · hari · 0,7554	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Molen 0,35 · hari · 0,1475 · m3
Peralatan / 2	—	Tandon Air kap. 2 · hari · 0,7554 · m3

525. 7.2.2.1 · Lampiran VI · PDF hal. 1395

1 m3 Perkerasan Beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan · komponen 19 → 15

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Semen Portland · kg · 383	Semen Portland · kg · 383
Bahan / 2	Pasir Beton · kg · 764	Pasir Beton · kg · 764
Bahan / 3	Agregat Kasar · kg · 934	Agregat Kasar · kg · 934
Bahan / 4	Air · liter · 195	Air · liter · 195
Bahan / 5	Kayu kaso 5/7 kelas II · m3 · 0,0324	Kayu kaso 5/7 kelas II · m3 · 0,0324
Bahan / 6	Multiplek 12 mm · lembar · 0,2546	Multiplek 12 mm · lembar · 0,2546
Bahan / 7	Paku 7 cm · kg · 0,1486	Paku 7 cm · kg · 0,1486
Bahan / 8	Joint Sealant · kg · 0,6250	Joint Sealant · kg · 0,6250
Bahan / 9	Curing Compound · liter · 1,3333	Curing Compound · liter · 1,3333
Bahan / 10	Polytene 125 mikron · kg · 0,5556	Polytene 125 mikron · kg · 0,5556
Bahan / 11	Zat aditif · kg · 1,2000	Zat aditif · kg · 1,2000
Bahan / 12	Molen 0,35 m3 + Automatic feeder · hari · 0,1475	—
Bahan / 13	Tandon Air Kap. 2 m3 · hari · 0,7568	—
Bahan / 14	Concrete Vibrator · hari · 0,0861	—
Bahan / 15	Concrete Cutter · hari · 0,0068	—

Bagian lain masih perlu diperiksa: Molen 0,35 m3 + | hari 0,1475 | Automatic feeder

526. 7.2.2.3 · Lampiran VI · PDF hal. 1397

1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan · komponen 13 → 13

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Beton f'c 25 MPa · m3 · 1,0200	Beton f'c 25 MPa · m3 · 1,0200
Bahan / 2	Kayu kaso 5/7 kelas II · m3 · 0,0324	Kayu kaso 5/7 kelas II · m3 · 0,0324
Bahan / 3	Multiplek 12 mm · lembar · 0,2546	Multiplek 12 mm · lembar · 0,2546
Bahan / 4	Paku 7 cm · kg · 0,1486	Paku 7 cm · kg · 0,1486

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 5	Joint Sealant · kg · 0,6250	Joint Sealant · kg · 0,6250
Bahan / 6	Curing Compound · liter · 1,3333	Curing Compound · liter · 1,3333
Bahan / 7	Polytene 125 mikron · kg · 0,5556	Polytene 125 mikron · kg · 0,5556
Bahan / 8	Concrete Vibrator · hari · 0,0861	—
Bahan / 9	Concrete Cutter · hari · 0,0068	—

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Concrete Vibrator · hari · 0,0861
Peralatan / 2	—	Concrete Cutter · hari · 0,0068

527. 7.2.2.4 · Lampiran VI · PDF hal. 1397

1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan · komponen 15 → 17

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Concrete Vibrator · hari · 0,0861
Peralatan / 2	—	Concrete Cutter · hari · 0,0072

Bagian lain masih perlu diperiksa: Dowel diameter 25 mm | kg 38,7836 | (BjTP) | Rincian lengkap terdapat dalam JSON audit.

528. 9.1.1.15 · Lampiran VI · PDF hal. 1449

Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 44" (1100 mm) · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Sewa Tripot/Tackel · Hari 0 · 0,327	Sewa Tripot/Tackel · Hari · 0,327

Bagian lain masih perlu diperiksa: Pipa PVC, DN. 44" | m 1,000 | (1100 mm)

529. 9.2.1.8 · Lampiran VI · PDF hal. 1460

Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm) · komponen 5 → 5

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	Sewa Tripot/Tackel · Hari 0 · 0,152	Sewa Tripot/Tackel · Hari · 0,152

Bagian lain masih perlu diperiksa: (400 mm)

530. 10.2.2 · Lampiran VI · PDF hal. 1560

Pengiriman 1 set Panel dan Aksesoris RISHA T-36 · komponen 3 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	Panel P1 · buah · 78	Panel · buah · 78 · P1
Bahan / 2	Panel P2 · buah · 30	Panel · buah · 30 · P2
Bahan / 3	Panel P3 · buah · 30	Panel · buah · 30 · P3

531. 1.1.4.6 · Lampiran VI · PDF hal. 177

Patok Tetap Utama (PTU) (Lihat Permen PUPR Nomor 8 Tahun · komponen 0 → 2

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OH · 0,750 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OH · 0,038 · L.04

532. 4.1.1.1 · Lampiran VI · PDF hal. 523

Analisis Biaya Operasi Alat Berat untuk Pengangkutan Tanaman · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,0256 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OJ · 0,0026 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Colt T-120 (D); R-Blk. 4; 12 · Jam · 0,0253 · m3

Bagian lain masih perlu diperiksa: 20 Liter

533. 4.1.1.14 · Lampiran VI · PDF hal. 536

Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Besar di Polybag 200 · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,7443 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OJ · 0,0744 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,2865 · m3
Peralatan / 2	—	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,1861

Bagian lain masih perlu diperiksa: Liter

534. 4.1.1.16 · Lampiran VI · PDF hal. 538

Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Besar di Polybag 250 · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,9880 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OJ · 0,0988 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Fuso (D); R-Blk. 8; 35 · Jam · 0,3976 · m3
Peralatan / 2	—	Crane Truk 3 ton; Winch 5 Ton · Jam · 0,2470

Bagian lain masih perlu diperiksa: Liter

535. 4.1.1.36 · Lampiran VI · PDF hal. 558

Analisis Produktivitas Angkutan Semak di Polybag 5 Liter · komponen 0 → 3

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,0039 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OJ · 0,0004 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Pick up · Jam · 0,0120 · L300

Bagian lain masih perlu diperiksa: 1 Semak Alamanda/Bunga Polybag 1,00 | Terompet Emas di Polybag 5 | Liter

536. 4.1.1.42 · Lampiran VI · PDF hal. 564

Analisis Produktivitas Angkutan Penutup Tanah · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,0094 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OJ · 0,0009 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Penutup tanah Kacang Hias · m2 · 1,00

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Pick up · Jam · 0,0199 · L300

537. 4.1.1.44 · Lampiran VI · PDF hal. 566

Analisis Produktivitas Angkutan Rumput · komponen 0 → 4

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Tenaga kerja / 1	—	Pekerja · OJ · 0,0188 · L.01
Tenaga kerja / 2	—	Mandor · OJ · 0,0019 · L.04

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Bahan / 1	—	Rumput gajah mini · m2 · 1,00

Kelompok / baris	Sebelum: nama · satuan · koefisien · kode	Sesudah sesuai baris sumber
Peralatan / 1	—	Pick up · Jam · 0,0398 · L300

B. Penyeragaman Nama Sumber Daya

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
1	*) Mesin Las HDPE 800 Watt (SM) To.20.c	Mesin Las HDPE 800 Watt (SM) To.20.c	Peralatan · Hari	IV hal. 324
2	*) Operator	Operator	Tenaga kerja · OH	VI hal. 174
3	** 2 KW; 5"	KW; 5"	Peralatan · Jam	IV hal. 1503
4	**) Tenaga ahli pratama	Tenaga ahli pratama	Tenaga kerja · OH	VI hal. 174
5	**2 Ijuk tebal minimum 2,5 cm	Ijuk tebal minimum 2,5 cm	Bahan · kg	IV hal. 328
6	*1 Bahan construction joint	Bahan construction joint	Bahan · m3	IV hal. 327
7	*1 Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 25 - 50 cm	Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 25 - 50 cm	Bahan · m3	IV hal. 785; IV hal. 786
8	*1 Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 50 - 100 cm	Batu alam/batu gunung/ batu kali (Boulder kecil) > 50 - 100 cm	Bahan · m3	IV hal. 787
9	*1 Bronjong Tambang A.1.02.4b Nylon/Rami, Hexagonal .1.f.1 100x100 mm	Bronjong Tambang A.1.02.4b Nilon/Rami, Hexagonal .1.f.1 100x100 mm	Bahan · Unit	IV hal. 820; IV hal. 823
10	*1 Kawat las listrik	Kawat las listrik	Bahan · kg	IV hal. 550; IV hal. 551
11	*1 Pasangan Kubus beton Berongga 60 cm	Pasangan Kubus beton Berongga 60 cm	Bahan · Buah	IV hal. 824; IV hal. 825
12	*1 Pasir urug	Pasir Urug	Bahan · m3	IV hal. 1357; IV hal. 1358
13	*1 Pipa PVC ø 2"	Pipa PVC ø 2"	Bahan · m	IV hal. 328
14	*1 Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) panjang 1,8 m’ dan lebar	Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) panjang 1,8 m’ dan lebar	Bahan · Lembar	IV hal. 1338
15	*1 Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) pjg 1,8 m’ dan lebar	Seng Gelombang BJLS-30 (t=0,05) pjg 1,8 m’ dan lebar	Bahan · Lembar	IV hal. 1337
16	*1 Tanah biasa berkualitas baik	Tanah biasa berkualitas baik	Bahan · m3	IV hal. 1356; IV hal. 1358
17	*2 = 1-2	= 1-2	Bahan · Liter	IV hal. 1503; IV hal. 1504; IV hal. 1505; IV hal. 1506; IV hal. 1507; IV hal. 1508
18	*2 Bronjong Kawat (Fab.) 1 m3	Bronjong Kawat (Fab.) 1 m3	Bahan · unit	IV hal. 318
19	*2 Kerakal Kasar/cobble, batu ukuran > 6 cm - 25 cm	Kerakal Kasar/cobble, batu ukuran > 6 cm - 25 cm	Bahan · m3	IV hal. 785

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
20	*2 Tambang Nylon/plastik ø 8 mm	Tambang Nilon ø 8 mm	Bahan · m'	IV hal. 316
21	*2 Tambang Nylon/plastik ø 8 mm	Tambang plastik ø 8 mm	Bahan · m'	IV hal. 316
22	*3 Las listrik Diesel 500 A	Las listrik Diesel 500 A	Peralatan · Jam	IV hal. 550; IV hal. 551
23	1 Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'	Peralatan · jam	IV hal. 94
24	1 Excavator 155 HP gali dan muat	Excavator 155 HP gali dan muat	Peralatan · Jam	IV hal. 839
25	1,0 m3*) Sewa Tripot/Tackel	1,0 m3 Sewa Tripot/Tackel	Peralatan · hari	VI hal. 1502; VI hal. 1503; VI hal. 1504; VI hal. 1505; VI hal. 1506
26	1. Beton f`c 30 Mpa	Beton f`c 30 Mpa	Bahan · M3	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
27	1* Armor Blok Beton 0,4 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 0,4 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan · buah	IV hal. 764
28	1* Armor Blok Beton 0,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 0,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan · buah	IV hal. 765
29	1* Armor Blok Beton 0,75 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 0,75 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan · buah	IV hal. 766
30	1* Armor Blok Beton 1,0 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 1,0 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan · buah	IV hal. 767
31	1* Armor Blok Beton 1,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Armor Blok Beton 1,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	Bahan · buah	IV hal. 768
32	1* Armor Blok Beton 2,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos,	Armor Blok Beton 2,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos,	Bahan · buah	IV hal. 770
33	1* Armor Kubus Beton 0,3 m'	Armor Kubus Beton 0,3 m'	Bahan · buah	IV hal. 760; IV hal. 761
34	1* Armor Kubus Beton 0,6 m' Masif	Armor Kubus Beton 0,6 m' Masif	Bahan · buah	IV hal. 762
35	1* Bronjong Batu Kali A.1.02.4b .1.e.1	Bronjong Batu Kali A.1.02.4b .1.e.1	Bahan · Unit	IV hal. 818
36	1* Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm	Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm	Bahan · m3	IV hal. 374
37	1* Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul capping penutup 2	Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul capping penutup 2	Bahan · m3	IV hal. 374
38	1* Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul dinding/lantai Tipe S 2	Cerucuk dolken ∅ 8-10 cm Modul dinding/lantai Tipe S 2	Bahan · m3	IV hal. 373
39	1* Drill_Rig-WaterW. G.13.a Tractor; 20 HP, 60 m'	Drill_Rig-WaterW. G.13.a Tractor; 20 HP, 60 m'	Peralatan · Jam	IV hal. 865

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
40	1* Drill_Rig-WaterW. G.13.d Tractor; 100 HP, 150 m'	Drill_Rig-WaterW. G.13.d Tractor; 100 HP, 150 m'	Peralatan · Jam	IV hal. 880; IV hal. 881
41	1* Kawat las listrik	Kawat las listrik	Bahan · kg	IV hal. 462
42	1* Patok kayu kaso 5/7 - 0,5m'	Patok kayu Kaso 5/7 - 0,5m'	Bahan · Buah	IV hal. 899
43	1* Pipa GI Medium ø 1,25"	Pipa GI Medium ø 1,25"	Bahan · Batang	IV hal. 890
44	1* Pipa GI Medium ø 2"- Socket	Pipa GI Medium ø 2"- Socket	Bahan · Buah	IV hal. 889
45	1* Sistem Perkuatan Wadah	Sistem Perkuatan Wadah	Bahan · m3	IV hal. 1510
46	1* Tetrapod	Tetrapod	Bahan · buah	IV hal. 773
47	1** Karung plastik/bagor	Karung plastik	Bahan · Buah	IV hal. 716; IV hal. 717
48	1** Karung plastik/bagor	Karung bagor	Bahan · Buah	IV hal. 716; IV hal. 717
49	10. Pasir	Pasir	Bahan · M3	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
50	11. Kaso 5/7	Kaso 5/7	Bahan · M3	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
51	12. Triplek	Triplek	Bahan · Lbr	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
52	13. Paku	Paku	Bahan · Kg	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
53	2 Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'	Peralatan · Jam	IV hal. 823; IV hal. 824; IV hal. 825
54	2,5 cm) Lapis Resap Pengikat	2,5 cm Lapis Resap Pengikat	Lain-lain · liter	VI hal. 166
55	2. Beton f`c 15 Mpa	Beton f`c 15 Mpa	Bahan · M3	V hal. 79; V hal. 97; V hal. 106
56	2. Beton f`c 20 Mpa	Beton f`c 20 Mpa	Bahan · M3	V hal. 91; V hal. 100; V hal. 109
57	2* Ponton besi, kapasitas 15 Ton, mesin 180 HP	Ponton besi, kapasitas 15 Ton, mesin 180 HP	Peralatan · jam	IV hal. 283
58	2* Ponton-2 (jarak angkut 1 km)	Ponton-2 (jarak angkut 1 km)	Peralatan · jam	IV hal. 277
59	2** Material isi	Material isi	Bahan · m3	IV hal. 1510
60	3 Ponton besi, kapasitas 8 Ton, mesin 100 HP b) Alat Pengangkut	3 Ponton besi, kapasitas 8 Ton, mesin 100 HP b Alat Pengangkut	Peralatan · Jam	IV hal. 824; IV hal. 825

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
61	3. Beton f`c 10 Mpa	Beton f`c 10 Mpa	Bahan · M3	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
62	3* Pasir Kasar	Pasir Kasar	Bahan · m3	IV hal. 716; IV hal. 717
63	3* Trailler, DumpTruck, Truck (Berbagai sarana angkutan)	Trailler, DumpTruck, Truck (Berbagai sarana angkutan)	Peralatan · Jam	IV hal. 826
64	4 Kapal Kayu, Angkutan Material, Daya 100 Ton c) Alat Penempatan	4 Kapal Kayu, Angkutan Material, Daya 100 Ton c Alat Penempatan	Peralatan · Jam	IV hal. 825
65	4 Kapal Kayu, Angkutan Material, Daya 100 Ton c) Alat Penempatan/	4 Kapal Kayu, Angkutan Material, Daya 100 Ton c Alat Penempatan/	Peralatan · Jam	IV hal. 824
66	4 m3; 130 HP Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar, 4*	4 m3; 130 HP Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar,	Peralatan · Jam	IV hal. 702
67	4. Batu Belah	Batu belah	Bahan · M3	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
68	4* Las listrik 500 A diesel E.25 f	Las listrik 500 A diesel E.25 f	Peralatan · Hari	IV hal. 462
69	4** Las listrik 500 A diesel	Las listrik 500 A diesel	Peralatan · Hari	IV hal. 439; IV hal. 440; IV hal. 441
70	4*** Grouting	Grouting	Bahan · m3	IV hal. 1510
71	5. Baja Tulangan	Baja Tulangan	Bahan · Kg	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
72	5*** Capping beam	Capping beam	Bahan · m3	IV hal. 1510
73	6 Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m'	Peralatan · Jam	IV hal. 825
74	6 Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dmax = 6,6m'	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dmax = 6,6m'	Peralatan · Jam	IV hal. 824
75	6 Excavator (Std.); Bucket 2,2 m3; 310 HP	Excavator (Std.); Bucket 2,2 m3; 310 HP	Peralatan · Jam	IV hal. 823
76	6. Timbunan Pilihan	Timbunan Pilihan	Bahan · M3	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
77	7. Cetakan gorong-gorong beton diameter dalam 40 cm	Cetakan gorong-gorong beton diameter dalam 40 cm	Bahan · bh/M'	V hal. 79
78	72 x 6 mm) Besi Pengikat (Block Piece Profil U Uk 350	72 x 6 mm Besi Pengikat Block Piece Profil U Uk 350	Bahan · M	V hal. 3041; V hal. 3044; V hal. 3047; V hal. 3050
79	75 KW; V=0,8 m3 Truck Mixer Beton - 10 Ton, kap. 3*	75 KW; V=0,8 m3 Truck Mixer Beton - 10 Ton, kap.	Peralatan · Jam	IV hal. 702; IV hal. 706
80	8. Rubber Ring Dia. 100 cm	Rubber Ring Dia. 100 cm	Bahan · Unit	V hal. 106; V hal. 109

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
81	8. Rubber Ring Dia. 40 cm	Rubber Ring Dia. 40 cm	Bahan · unit	V hal. 79
82	8. Rubber Ring Dia. 60 cm	Rubber Ring Dia. 60 cm	Bahan · Unit	V hal. 91
83	8. Rubber Ring Dia. 80 cm	Rubber Ring Dia. 80 cm	Bahan · Unit	V hal. 97; V hal. 100
84	9. Semen	Semen	Bahan · Kg	V hal. 79; V hal. 91; V hal. 97; V hal. 100; V hal. 106; V hal. 109
85	a bambu* dia. 10-12 cm	a bambu dia. 10-12 cm	Bahan · m'	VI hal. 658; VI hal. 659; VI hal. 660; VI hal. 661; VI hal. 662; VI hal. 663; VI hal. 664; VI hal. 665; VI hal. 666; VI hal. 667; VI hal. 668; VI hal. 669; VI hal. 670; VI hal. 671
86	a bambu* dia. 3-5 cm tali ijuk/pengikat	a bambu dia. 3-5 cm tali ijuk/pengikat	Bahan · m'	VI hal. 571; VI hal. 572; VI hal. 573; VI hal. 574; VI hal. 575; VI hal. 576; VI hal. 577; VI hal. 578; VI hal. 579; VI hal. 580; VI hal. 581; VI hal. 582; VI hal. 583; VI hal. 584; VI hal. 585; VI hal. 586; VI hal. 587; VI hal. 588; VI hal. 589; VI hal. 590; VI hal. 591; VI hal. 592; VI hal. 593; VI hal. 594; VI hal. 595; VI hal. 596; VI hal. 597; VI hal. 598; VI hal. 599
87	a bambu* dia. 5-8 cm	a bambu dia. 5-8 cm	Bahan · m'	VI hal. 600; VI hal. 601; VI hal. 602; VI hal. 603; VI hal. 604; VI hal. 605; VI hal. 606; VI hal. 607; VI hal. 608; VI hal. 609; VI hal. 610; VI hal. 611; VI hal. 612; VI hal. 613; VI hal. 614; VI hal. 615; VI hal. 616; VI hal. 617; VI hal. 618; VI hal. 619; VI hal. 620; VI hal. 621; VI hal. 622; VI hal. 623; VI hal. 624; VI hal. 625; VI hal. 626; VI hal. 627; VI hal. 628; VI hal. 629; VI hal. 630; VI hal. 631; VI hal. 632; VI hal. 633; VI hal. 634; VI hal. 635; VI hal. 678; VI hal. 679; VI hal. 680; VI hal. 684; VI hal. 685; VI hal. 686
88	a bambu* dia. 8-10 cm	a bambu dia. 8-10 cm	Bahan · m'	VI hal. 636; VI hal. 637; VI hal. 638; VI hal. 639; VI hal. 640; VI hal. 641; VI hal. 642; VI hal. 643; VI hal. 644; VI hal. 645; VI hal. 646; VI hal. 647; VI hal. 648; VI hal. 649; VI hal. 650; VI hal. 651; VI hal. 652; VI hal. 653; VI hal. 654; VI hal. 655; VI hal. 656; VI hal. 657; VI hal. 687; VI hal. 688; VI hal. 689; VI hal. 690; VI hal. 691; VI hal. 692; VI hal. 693; VI hal. 694; VI hal. 695; VI hal. 696; VI hal. 697; VI hal. 698; VI hal. 699; VI hal. 700; VI hal. 701; VI hal. 702
89	a) Alat Pemuat 1 Tripod tinggi 9 m, B_max. 1 ton dan Hoist 3 Ton	a Alat Pemuat 1 Tripod tinggi 9 m, B_max. 1 ton dan Hoist 3 Ton	Peralatan · Jam	IV hal. 823; IV hal. 824
90	a) Alat Pemuat 1 Tripod tinggi 9 m, B_max. 3 ton + Hoist 2 Ton	a Alat Pemuat 1 Tripod tinggi 9 m, B_max. 3 ton + Hoist 2 Ton	Peralatan · Jam	IV hal. 825

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
91	Acuan / bekisting	Acuan	Bahan · m2	V hal. 1707; V hal. 1709; V hal. 1711
92	Acuan / bekisting	bekisting	Bahan · m2	V hal. 1707; V hal. 1709; V hal. 1711
93	Acuan / bekisting	Acuan	Bahan · m3	V hal. 3114
94	Acuan / bekisting	bekisting	Bahan · m3	V hal. 3114
95	Aggregat B	Agregat B	Bahan · M3	V hal. 629; V hal. 633
96	Aggregat Kasar	Agregat Kasar	Tenaga kerja · M3	V hal. 161; V hal. 165; V hal. 169; V hal. 173; V hal. 177; V hal. 181; V hal. 185; V hal. 189; V hal. 193; V hal. 197; V hal. 201; V hal. 205; V hal. 209; V hal. 213; V hal. 217; V hal. 221; V hal. 225; V hal. 229; V hal. 233; V hal. 237; V hal. 244; V hal. 247; V hal. 262; V hal. 265; V hal. 268; V hal. 271; V hal. 274; V hal. 277; V hal. 280; V hal. 283; V hal. 2166; V hal. 2170; V hal. 2174; V hal. 2178; V hal. 2182; V hal. 2186; V hal. 2190; V hal. 2194; V hal. 2342; V hal. 2345; V hal. 2358; V hal. 2657
97	Aggregat Kasar	Agregat Kasar	Bahan · M3	V hal. 1953; V hal. 1957; V hal. 1960; V hal. 1963; V hal. 1966; V hal. 1970; V hal. 1973; V hal. 1976; V hal. 1979; V hal. 1982; V hal. 2008; V hal. 2011; V hal. 2018; V hal. 2021; V hal. 2024; V hal. 2027; V hal. 2030; V hal. 2039; V hal. 2044; V hal. 2047; V hal. 2050; V hal. 2053; V hal. 2056; V hal. 2059; V hal. 2062; V hal. 2065; V hal. 2068; V hal. 2071; V hal. 2074; V hal. 2077; V hal. 2080; V hal. 2083; V hal. 2086; V hal. 2089; V hal. 2092; V hal. 2095; V hal. 2098; V hal. 2101; V hal. 2104; V hal. 2107; V hal. 2110; V hal. 2113; V hal. 2116; V hal. 2119; V hal. 2122; V hal. 2125; V hal. 2128; V hal. 2131; V hal. 2134; V hal. 2137; V hal. 2140; V hal. 2143; V hal. 2146; V hal. 2149; V hal. 2152; V hal. 2213; V hal. 2216; V hal. 2223; V hal. 2235; V hal. 2806
98	Aggregat S	Agregat S	Bahan · M3	V hal. 637; V hal. 641
99	agregat halus Kr : krikil / agregat kasar Air	agregat halus Kr : Kerikil / agregat kasar Air	Bahan · Kg Liter	IV hal. 390
100	agregat halus Kr: krikil / agregat kasar Air	agregat halus Kr: Kerikil / agregat kasar Air	Bahan · Kg Liter	IV hal. 393
101	Agregat kasar	Agregat Kasar	Bahan · kg	VI hal. 289; VI hal. 290; VI hal. 291
102	Agregate Halus	Agregate halus	Bahan · M3	V hal. 473; V hal. 476
103	Agregate Kasar	Agregate kasar	Bahan · M3	V hal. 473; V hal. 476

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
104	Air Bersih	Air bersih	Bahan · liter	VI hal. 747; VI hal. 748; VI hal. 749; VI hal. 750; VI hal. 751; VI hal. 752; VI hal. 753; VI hal. 754; VI hal. 755; VI hal. 756; VI hal. 757; VI hal. 758; VI hal. 779; VI hal. 780
105	AIR COMPRESSOR	Air Compressor	Peralatan · Jam	V hal. 785; V hal. 1818; V hal. 1821; V hal. 1824; V hal. 1827; V hal. 1830; V hal. 1833; V hal. 1836; V hal. 1856; V hal. 1859
106	air M170	Air M170	Bahan · liter	V hal. 1714
107	Akhli Madya (sipil/geologi)	Ahli Madya (sipil/geologi)	Tenaga kerja · OH	IV hal. 899
108	Akhli madya (sipil/hidrologi)	Ahli madya (sipil/hidrologi)	Tenaga kerja · OH	IV hal. 327
109	Akhli Madya Lingkungan	Ahli Madya Lingkungan	Tenaga kerja · OH	IV hal. 898
110	Alat bantu	Alat Bantu	Peralatan · Ls	V hal. 322; V hal. 326; V hal. 328; V hal. 330; V hal. 332; V hal. 334; V hal. 336; V hal. 339
111	Alat Las Listrik	Alat las Listrik	Peralatan · jam	VI hal. 1554; VI hal. 1555
112	Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 50 kg (1 HP)	Alat pancang Mini Pile Driver (Vibratory) Hammer 50 kg (1 HP)	Peralatan · Jam	VI hal. 326
113	Alat Penyambung balok Δ 1 28 cm	Alat penyambung balok Δ 1 28 cm	Bahan · Buah	IV hal. 508
114	Alat penyambung kaso 5/7	Alat penyambung Kaso 5/7	Bahan · Buah	IV hal. 437; IV hal. 458; IV hal. 459; IV hal. 486; IV hal. 493; IV hal. 494; IV hal. 555; IV hal. 563; IV hal. 564; IV hal. 628; IV hal. 638; IV hal. 639
115	Alat penyambung kaso 8/12	Alat penyambung Kaso 8/12	Bahan · Buah	IV hal. 438
116	Alat Penyambung pancang 1 beton 100 cm	Alat penyambung pancang 1 beton 100 cm	Bahan · Buah	IV hal. 523
117	Alat Penyambung pancang 1 beton 120 cm	Alat penyambung pancang 1 beton 120 cm	Bahan · Buah	IV hal. 524
118	Alat Penyambung pancang 1 beton 40 cm	Alat penyambung pancang 1 beton 40 cm	Bahan · Buah	IV hal. 525
119	Alat Penyambung pancang 1 beton 45 cm	Alat penyambung pancang 1 beton 45 cm	Bahan · Buah	IV hal. 519; IV hal. 526
120	Alat penyambung pancang 1 beton 50 cm	Alat Penyambung pancang 1 beton 50 cm	Bahan · Buah	IV hal. 591
121	Alat Penyambung pancang 1 beton 60 cm	Alat penyambung pancang 1 beton 60 cm	Bahan · Buah	IV hal. 521
122	Alat Penyambung pancang 1 beton 80 cm	Alat penyambung pancang 1 beton 80 cm	Bahan · Buah	IV hal. 522
123	Alat Penyambung pancang 2 beton 30 cm	Alat penyambung pancang 2 beton 30 cm	Bahan · Buah	IV hal. 516

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
124	Alat Penyambung pancang 2 beton 40 cm	Alat penyambung pancang 2 beton 40 cm	Bahan · Buah	IV hal. 518
125	Anchor L dia. 12 mm	Anchor L Dia. 12 mm	Bahan · Buah	V hal. 2785
126	Anorganik*)	Anorganik	Bahan · kg	VI hal. 747; VI hal. 748; VI hal. 749; VI hal. 753; VI hal. 754; VI hal. 755
127	Aspal Emulsi (CQS-1h atau QS-1h)	Aspal Emulsi CQS-1h	Bahan · ltr	V hal. 464; V hal. 476; V hal. 488; V hal. 491; V hal. 497
128	Aspal Emulsi (CQS-1h atau QS-1h)	Aspal Emulsi QS-1h	Bahan · ltr	V hal. 464; V hal. 476; V hal. 488; V hal. 491; V hal. 497
129	Aspal Emulsi (CQS-1h atau QS-1h)	Aspal Emulsi CQS-1h	Bahan · Ltr	V hal. 482
130	Aspal Emulsi (CQS-1h atau QS-1h)	Aspal Emulsi QS-1h	Bahan · Ltr	V hal. 482
131	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	Aspal Emulsi CSS-1	Bahan · Kg	V hal. 883; V hal. 887
132	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	Aspal Emulsi SS-1	Bahan · Kg	V hal. 883; V hal. 887
133	Aspal Emulsi CSS-1h atau SS-1h	Aspal Emulsi CSS-1h	Bahan · ltr	V hal. 461; V hal. 473; V hal. 479
134	Aspal Emulsi CSS-1h atau SS-1h	Aspal Emulsi SS-1h	Bahan · ltr	V hal. 461; V hal. 473; V hal. 479
135	Aspal Emulsi CSS-1h atau SS-1h	Aspal Emulsi CSS-1h	Bahan · Ltr	V hal. 485
136	Aspal Emulsi CSS-1h atau SS-1h	Aspal Emulsi SS-1h	Bahan · Ltr	V hal. 485
137	ASPHALT DISTRIBUTOR	Asphalt Distributor	Peralatan · Jam	V hal. 785; V hal. 3027
138	ASPHALT FINISHER	Asphalt Finisher	Peralatan · Jam	V hal. 797; V hal. 841; V hal. 883; V hal. 887
139	Asphalt Mixing Plant (AMP)	ASPHALT MIXING PLANT (AMP)	Peralatan · Jam	V hal. 504; V hal. 508; V hal. 512; V hal. 516; V hal. 520; V hal. 524; V hal. 528; V hal. 532; V hal. 536; V hal. 540
140	atau Tipe T 3** Pasir Pasang	atau Tipe T Pasir Pasang	Bahan · kg	IV hal. 373
141	b) Alat Pengangkut 4 Kapal Kayu, Angkutan Material, Daya 25 Ton c) Alat Penempatan/	b Alat Pengangkut 4 Kapal Kayu, Angkutan Material, Daya 25 Ton c Alat Penempatan/	Peralatan · Jam	IV hal. 823
142	Bahan Aditif *	Bahan Aditif	Bahan · Liter	IV hal. 335
143	Bahan Aditif/Admixture	Bahan Aditif	Bahan · Liter	IV hal. 379
144	Bahan Aditif/Admixture	Bahan Admixture	Bahan · Liter	IV hal. 379
145	Bahan Admixture/ 1* Additif sesuai kebutuhan	Bahan Admixture	Bahan · Liter	IV hal. 405

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
146	Bahan Admixture/ 1* Additif sesuai kebutuhan	Bahan Additif sesuai kebutuhan	Bahan · Liter	IV hal. 405
147	Bahan gombong Ø 8 -< 10 1 cm, pjg 4-6 m*)	Bahan gombong Ø 8 -< 10 1 cm, pjg 4-6 m	Bahan · m'	IV hal. 731
148	Baja Diameter 30 cm *)	Baja Diameter 30 cm	Peralatan · m'	VI hal. 294
149	Baja Diameter 40 cm *)	Baja Diameter 40 cm	Peralatan · m'	VI hal. 295
150	Baja Diameter 50 cm *)	Baja Diameter 50 cm	Peralatan · m'	VI hal. 296
151	Baja profil L.50.50.5 *	Baja profil L.50.50.	Bahan · kg	IV hal. 719
152	Baja Ringan C75, t=0,75 mm (Batang	Baja Ringan C75, t=0,75 mm Batang	Bahan · batang	VI hal. 238
153	Baja tulangan pondasi tiang bor 1 100kg/m3 beton*)	Baja tulangan pondasi tiang bor 1 100kg/m3 beton	Bahan · Kg	IV hal. 700; IV hal. 701
154	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor 100 kg/m3 beton*)	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor 100 kg/m3 beton	Bahan · kg	IV hal. 702
155	Baja tulangan pondasi tiang bor B.06.a.1) 100kg/m3 beton*)	Baja tulangan pondasi tiang bor B.06.a.1 100kg/m3 beton	Bahan · Kg	IV hal. 699
156	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor kg/m3 beton*)	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor kg/m3 beton	Bahan · kg	IV hal. 703; IV hal. 704; IV hal. 705; IV hal. 706; IV hal. 707; IV hal. 708
157	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor kg/m3 beton*)	Baja tulangan Pondasi Tiang Bor kg/m3 beton	Peralatan · Jam	IV hal. 703
158	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Baja tulangan sirip BjTS 280	Bahan · Kg	V hal. 1121
159	Baja Tulangan Sirip BjTS 420	Baja tulangan sirip BjTS 420	Bahan · Kg	V hal. 1125
160	Balok 8//12 cm *	Balok 8//12 cm	Bahan · m3	IV hal. 343; IV hal. 344; IV hal. 345; IV hal. 346
161	Balok Kayu 6/12 Kelas II atau III	Balok Kayu 6/12 Kelas II	Bahan · m3	VI hal. 481
162	Balok Kayu 6/12 Kelas II atau III	Balok Kayu 6/12 Kelas III	Bahan · m3	VI hal. 481
163	Balok Kayu 6/15 Kelas II atau III	Balok Kayu 6/15 Kelas II	Bahan · m3	VI hal. 481
164	Balok Kayu 6/15 Kelas II atau III	Balok Kayu 6/15 Kelas III	Bahan · m3	VI hal. 481
165	Balok Kayu Kelas II	Balok kayu kelas II	Bahan · m3	VI hal. 240
166	Balok Kayu Kelas II atau III	Balok kayu kelas II	Bahan · m3	VI hal. 466
167	Balok Kayu Kelas II atau III	Balok Kayu Kelas III	Bahan · m3	VI hal. 466
168	Bambu ø 8 cm – 10 cm, 1 Panjang 4 m *	Bambu ø 8 cm – 10 cm, 1 Panjang 4 m	Bahan · batang	IV hal. 342; IV hal. 352; IV hal. 358

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
169	Bata merah	Bata Merah	Bahan · Buah	IV hal. 1526; IV hal. 1527; IV hal. 1528; IV hal. 1529; IV hal. 1530; IV hal. 1531
170	Bata merah	Bata Merah	Bahan · buah	VI hal. 163
171	Batang skoor L.40.40.4 *)	Batang skoor L.40.40.	Bahan · kg	IV hal. 327
172	Batu alam/Batu Kali 12-25cm 1m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, untuk lubang kotak **2 100 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	Batu alam/Batu Kali 12-25cm 1m3 Bronjong Tambang Nilon/Rami, untuk lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	Bahan · m3 unit	IV hal. 318
173	Batu Belah	Batu belah	Bahan · M3	V hal. 82; V hal. 88; V hal. 1024; V hal. 1304; V hal. 1306
174	Batu Belah	Batu belah	Bahan · m3	VI hal. 289; VI hal. 290; VI hal. 291
175	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 200 kg – 500 kg	Batu kali 200 kg – 500 kg	Bahan · m3	IV hal. 803
176	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 200 kg – 500 kg	Batu bulat 200 kg – 500 kg	Bahan · m3	IV hal. 803
177	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 200 kg – 500 kg	Batu oval 200 kg – 500 kg	Bahan · m3	IV hal. 803
178	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 200 kg – 500 kg	Batu gunung 200 kg – 500 kg	Bahan · m3	IV hal. 803
179	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 300 kg – 400 kg	Batu kali 300 kg – 400 kg	Bahan · m3	IV hal. 805
180	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 300 kg – 400 kg	Batu bulat 300 kg – 400 kg	Bahan · m3	IV hal. 805
181	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 300 kg – 400 kg	Batu oval 300 kg – 400 kg	Bahan · m3	IV hal. 805
182	Batu kali/ bulat/ oval/gunung 300 kg – 400 kg	Batu gunung 300 kg – 400 kg	Bahan · m3	IV hal. 805
183	Batu pecah / kerikil	Batu pecah	Bahan · m3	VI hal. 1142
184	Batu pecah / kerikil	Batu kerikil	Bahan · m3	VI hal. 1142
185	Bekisting	bekisting	Bahan · M3	V hal. 2350
186	Bekisting	bekisting	Bahan · m2	VI hal. 1142; VI hal. 1380
187	Bekisting/Fix Form Rigid Pavement	Bekisting	Bahan · bh/M'	V hal. 665; V hal. 669; V hal. 672; V hal. 675; V hal. 678; V hal. 681; V hal. 684; V hal. 687; V hal. 690; V hal. 693; V hal. 697
188	Bekisting/Fix Form Rigid Pavement	Fix Form Rigid Pavement	Bahan · bh/M'	V hal. 665; V hal. 669; V hal. 672; V hal. 675; V hal. 678; V hal. 681; V hal. 684; V hal. 687; V hal. 690; V hal. 693; V hal. 697

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
189	Beton f`c 15 MPa	Beton f`c 15 Mpa	Bahan · M3	V hal. 73; V hal. 76
190	Beton f`c 30 MPa	Beton f`c 30 Mpa	Bahan · M3	V hal. 85
191	Beton Fast Track ≤ 24 Jam	Beton Fast Track ≤ 24 jam	Bahan · M3	V hal. 552
192	Beton fc 20 MPa	Beton Fc 20 Mpa	Bahan · M3	V hal. 2770; V hal. 2902; V hal. 2908; V hal. 2911
193	Beton Fc' 15 MPa	Beton fc' 15 MPa	Bahan · M3	V hal. 2032; V hal. 2034; V hal. 2036
194	Beton Kepala Tukang	beton Kepala Tukang	Tenaga kerja · OH	VI hal. 227
195	Beton Shotcrete 30 MPa	Beton Shotcrete 30 Mpa	Bahan · M3	V hal. 1446
196	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop	Bibit Vegetasi Biji Legume Crop	Bahan · kg	VI hal. 756
197	Block) - Pasir beton kasar	Block - Pasir beton kasar	Tenaga kerja · m3	IV hal. 272
198	Bracket) Dynabolt dia. 12 x 120 mm	Bracket Dynabolt dia. 12 x 120 mm	Bahan · buah	VI hal. 238
199	Campuran beton 2 fc'=25 MPa **)	Campuran beton 2 fc'=25 MPa	Bahan · m3	IV hal. 477; IV hal. 480
200	Campuran beton fc' =25 2 MPa **)	Campuran beton fc' =25 2 MPa	Bahan · m3	IV hal. 472; IV hal. 475
201	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, A.3.04.1b.2 agregat maks 19 mm*)	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, A.3.04.1b.2 agregat maks 19 mm	Bahan · m3	IV hal. 406
202	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat A.3.04.1b.2 maks 19 mm*)	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat A.3.04.1b.2 maks 19 mm	Bahan · m3	IV hal. 403
203	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm*)	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm	Bahan · m3	IV hal. 407
204	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± A.3.04.1b.2 2,5) cm, agregat maks 19 mm*)	Campuran Beton fc' 25 Mpa, Slump (10 ± A.3.04.1b.2 2,5) cm, agregat maks 19 mm	Bahan · m3	IV hal. 405
205	Cat dasar beton (penguard universal 200 mikron) M199a Cat akhir protektif beton (MC	Cat dasar beton (penguard universal 200 mikron) M199a Cat akhir protektif beton MC	Bahan · liter	V hal. 1469
206	Cat dinding/plafon	Cat dinding	Bahan · m2	VI hal. 164
207	Cat dinding/plafon	Cat plafon	Bahan · m2	VI hal. 164
208	Cell) Komplit	Cell Komplit	Bahan · Buah	V hal. 2689; V hal. 2692; V hal. 2695; V hal. 2698; V hal. 2701; V hal. 2703; V hal. 2706; V hal. 2709; V hal. 2712; V hal. 2715; V hal. 2718

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
209	COMPRESSOR AHX-10, 10 HP	Compressor AHX-10, 10 HP	Peralatan · Jam	V hal. 610
210	COMPRESSOR AHX-10, 10 HP	Compressor AHX-10, 10 HP	Peralatan · jam	V hal. 1640
211	CONCRETE CUTTER (0,5-0,7 m/menit)	Concrete Cutter (0,5-0,7 m/menit)	Peralatan · Jam	V hal. 342; V hal. 347; V hal. 3033
212	CONCRETE MIXER	Concrete Mixer	Peralatan · jam	V hal. 1024; V hal. 1301; V hal. 1304; V hal. 3036
213	CONCRETE VIBRATOR	Concrete Vibrator	Peralatan · Jam	V hal. 1953; V hal. 1957; V hal. 1960; V hal. 1963; V hal. 1966; V hal. 1970; V hal. 1973; V hal. 1976; V hal. 1979; V hal. 1982
214	Cover/LCC) Mulsa	Cover/LCC Mulsa	Bahan · kg	VI hal. 756
215	Crane on Track (75-100) T; 190 HP	CRANE ON TRACK (75-100) T; 190 HP	Peralatan · jam	V hal. 1152
216	Crane On Track (75-100) T; 190 HP	CRANE ON TRACK (75-100) T; 190 HP	Peralatan · jam	V hal. 1100; V hal. 1265
217	Crane on Track 10-15 Ton	CRANE ON TRACK 10-15 TON	Peralatan · jam	V hal. 1165; V hal. 1168; V hal. 1171; V hal. 1174; V hal. 1177; V hal. 1180; V hal. 1183; V hal. 1186
218	Crane On Track 10-15 Ton	CRANE ON TRACK 10-15 TON	Peralatan · jam	V hal. 1097
219	CRANE ON TRUCK (10-15) TON; 260 HP	Crane On Truck (10-15) Ton; 260 HP	Peralatan · Jam	V hal. 1417; V hal. 1423
220	Crane truck 10 Ton, Winch 12 Ton *)	Crane truck 10 Ton, Winch 12 Ton	Peralatan · jam	VI hal. 1439; VI hal. 1443
221	Crane truck 3 Ton, Winch 5 Ton *)	Crane truck 3 Ton, Winch 5 Ton	Peralatan · jam	VI hal. 1398; VI hal. 1399; VI hal. 1400; VI hal. 1401; VI hal. 1402; VI hal. 1403; VI hal. 1404; VI hal. 1405; VI hal. 1406; VI hal. 1407; VI hal. 1408; VI hal. 1409; VI hal. 1410; VI hal. 1412; VI hal. 1413; VI hal. 1414; VI hal. 1415; VI hal. 1416; VI hal. 1417; VI hal. 1418; VI hal. 1419; VI hal. 1420; VI hal. 1421; VI hal. 1422; VI hal. 1423; VI hal. 1436; VI hal. 1437; VI hal. 1438; VI hal. 1440; VI hal. 1441; VI hal. 1442
222	Crane truck 5 Ton, Winch 8 Ton *)	Crane truck 5 Ton, Winch 8 Ton	Peralatan · jam	VI hal. 1410; VI hal. 1411; VI hal. 1424; VI hal. 1425; VI hal. 1438; VI hal. 1442
223	Crane truck 8 Ton, Winch 10 Ton *)	Crane truck 8 Ton, Winch 10 Ton	Peralatan · jam	VI hal. 1439; VI hal. 1443
224	Crawler Crane (10 Ton) + Diesel Hammer (2	Crawler Crane (10 Ton) + Diesel Hammer 2	Peralatan · jam	IV hal. 538
225	Crawler Crane 10 Ton + *1 Leader 14 m'	Crawler Crane 10 Ton + Leader 14 m'	Peralatan · Jam	IV hal. 508
226	Curing compound	Curing Compound	Bahan · Ltr	V hal. 543; V hal. 546; V hal. 549; V hal. 552

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
227	Deep Cement Mixing Rig (diameter 0.7 m, mata	Deep Cement Mixing Rig diameter 0.7 m, mata	Peralatan · jam	IV hal. 212
228	DUMP TRUCK 10 Ton	Dump Truck 10 Ton	Peralatan · Jam	V hal. 775; V hal. 778
229	Dump Truck 4 Ton; Bak 3 - 4 m3	Dump truck 4 ton; Bak 3 - 4 m3	Peralatan · Jam	V hal. 2162
230	Dump Truck 7 ton; Bak 6 m3; 130 HP	Dump truck 7 ton; Bak 6 m3; 130 HP	Peralatan · Jam	IV hal. 196
231	Dump Truck 7 Ton; Bak 6 m3; 130 HP	Dump truck 7 ton; Bak 6 m3; 130 HP	Peralatan · jam	IV hal. 248
232	Dump Truck Tronton 10 Ton	DUMP TRUCK TRONTON 10 TON	Peralatan · Jam	V hal. 470; V hal. 473; V hal. 476; V hal. 479; V hal. 482; V hal. 485; V hal. 488; V hal. 491; V hal. 494; V hal. 497; V hal. 500; V hal. 504; V hal. 508; V hal. 512; V hal. 516; V hal. 520; V hal. 524; V hal. 528; V hal. 532; V hal. 536; V hal. 540
233	Dynabol/raamset ø 8 mm, panjang 1 4 - 5 cm *) Baja profil L.40.40.4 *) Kawat las listrik	Dynabol/raamset ø 8 mm, panjang 1 4 - 5 cm Baja profil L.40.40. Kawat las listrik	Bahan · Buah m' kg	IV hal. 326
234	Dynabolt/Baut Angkur	Dynabolt	Bahan · buah	VI hal. 464
235	Dynabolt/Baut Angkur	Baut Angkur	Bahan · buah	VI hal. 464
236	Exavator (Standar) – 155 HP	Excavator (Standar) – 155 HP	Peralatan · Jam	IV hal. 186; IV hal. 187; IV hal. 188; IV hal. 190; IV hal. 231; IV hal. 233
237	EXCAVATOR	Excavator	Peralatan · Jam	V hal. 380; V hal. 386; V hal. 1301
238	Excavator (Std.); Bucket 0,55 m3; 95 HP *)	Excavator (Std.); Bucket 0,55 m3; 95 HP	Peralatan · jam	VI hal. 1427; VI hal. 1428; VI hal. 1429; VI hal. 1431; VI hal. 1432; VI hal. 1433; VI hal. 1434; VI hal. 1435
239	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6 m’	Excavator (Std.); Bucket 0,90 m3; 155 HP; Dm 6,6m’	Peralatan · Jam	IV hal. 584
240	Excavator 80-140 HP	EXCAVATOR 80-140 HP	Peralatan · jam	V hal. 1758
241	Flat Bed Truck 10 Ton	FLAT BED TRUCK 10 TON	Peralatan · jam	V hal. 747
242	Flat Bed Truck 4 Ton	FLAT BED TRUCK 4 TON	Peralatan · Jam	V hal. 2662; V hal. 2665; V hal. 2668; V hal. 2671; V hal. 2674; V hal. 2677; V hal. 2680; V hal. 2683; V hal. 2723; V hal. 2726; V hal. 2729; V hal. 2732; V hal. 2735; V hal. 2738; V hal. 2741; V hal. 2744; V hal. 2747
243	Fly ash	Fly Ash	Bahan · Kg	V hal. 929; V hal. 950; V hal. 977; V hal. 980; V hal. 983; V hal. 986; V hal. 989; V hal. 992; V hal. 995; V hal. 998; V hal. 1001; V hal. 1010

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
244	Fly ash	Fly Ash	Bahan · kg	VI hal. 271
245	Fly Ash (Kemasan 20 kg)	Fly ash (kemasan 20 kg)	Bahan · kg	IV hal. 333
246	Frame aluminium L.10.1 **)	Frame aluminium L.10.	Bahan · kg	VI hal. 162
247	Fungisida/insektisida	Fungisida	Bahan · kg	VI hal. 784
248	Fungisida/insektisida	insektisida	Bahan · kg	VI hal. 784
249	Galian tanah biasa	Galian Tanah Biasa	Bahan · M3	V hal. 2397; V hal. 2400; V hal. 2406; V hal. 2412; V hal. 2463
250	Galian tanah biasa EI311	Galian Tanah Biasa EI311	Bahan · M3	V hal. 2394; V hal. 2409; V hal. 2415; V hal. 2418; V hal. 2421; V hal. 2424; V hal. 2427; V hal. 2430; V hal. 2433; V hal. 2436; V hal. 2439; V hal. 2445; V hal. 2448; V hal. 2451; V hal. 2454; V hal. 2466; V hal. 2469; V hal. 2478; V hal. 2481; V hal. 2484; V hal. 2487
251	Galvanish Stell Pipe 3" (0.996*1*40)	Galvanish Stell Pipe 3" 0.996	Bahan · M'	V hal. 2015
252	ganda) Genset 350 KVA	ganda Genset 350 KVA	Peralatan · jam	IV hal. 212
253	gedung) Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P1 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	gedung Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P1 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Bahan · buah	VI hal. 1557
254	gedung) Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P2 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	gedung Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P2 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	Bahan · buah	VI hal. 1558
255	GENERATOR SET	Generator Set	Peralatan · jam	V hal. 1464
256	Generator Set; 134 KVA; 180 HP	GENERATOR SET; 134 KVA; 180 HP	Peralatan · jam	V hal. 1479; V hal. 1482; V hal. 1485; V hal. 1488; V hal. 1494
257	Geo listrik **) G.17	Geo listrik G.17	Peralatan · Jam	IV hal. 899
258	Geotekstil Tebal sedang (> 400- M.132.g - 1* <800 gr/m2) o	Geotekstil Tebal sedang (> 400- M.132.g - <800 gr/m2) o	Bahan · m2	IV hal. 321
259	Geotekstil Tipis (> 100 - < 400 1* M.132.a - f gr/m2)	Geotekstil Tipis (> 100 - < 400 M.132.a - f gr/m2)	Bahan · m2	IV hal. 320
260	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP	Gerinda Tangan GWS 750-100 4"; 1 HP	Peralatan · jam	V hal. 1479; V hal. 1482; V hal. 1485; V hal. 1488; V hal. 1491
261	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1E69 HP	Gerinda Tangan GWS 750-100 4"; 1E69 HP	Peralatan · jam	V hal. 1476
262	Harga - 12) Ton Sheep	Harga - 12 Ton Sheep	Peralatan · jam	IV hal. 1628

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
263	Jack hammer (5 KW) + Genset (12 HP)	Jack hammer (5 kW) + Genset (12 HP)	Peralatan · hari	VI hal. 218
264	Jack Hammer Drill 2,5 1* KW + Genset 5 KW	Jack Hammer Drill 2,5 KW + Genset 5 KW	Peralatan · Hari	IV hal. 370
265	JACK HAMMER; TEX-21 S; permukaan 1 m2/5mnt	Jack Hammer; TEX-21 S; permukaan 1 m2/5mnt	Peralatan · Jam	V hal. 560
266	JH Rock Drill+Kompressor 1* Q=5000 L/menit; 75 HP	JH Rock Drill+Kompressor Q=5000 L/menit; 75 HP	Peralatan · Hari	IV hal. 370
267	Kabel NYY/NYM 2x2.5 mm2	Kabel NYY 2x2.5 mm2	Bahan · M'	V hal. 2720
268	Kabel NYY/NYM 2x2.5 mm2	Kabel NYM 2x2.5 mm2	Bahan · M'	V hal. 2720
269	Kabel TR NYM /NYY 2x2.5 mm²	Kabel TR NYM 2x2.5 mm²	Bahan · M'	V hal. 2773; V hal. 2776; V hal. 2779; V hal. 2782; V hal. 2814
270	Kabel TR NYM /NYY 2x2.5 mm²	Kabel TR NYY 2x2.5 mm²	Bahan · M'	V hal. 2773; V hal. 2776; V hal. 2779; V hal. 2782; V hal. 2814
271	Kabel TR NYM 3x2.5 mm2	Kabel TR NYM 3x2.5 mm²	Bahan · M'	V hal. 2785
272	Kabel UTP CAT 6	Kabel UTP cat 6	Bahan · m	VI hal. 1026
273	Karung plastik/ bagor/ goni	Karung plastik	Bahan · bh	IV hal. 753
274	Karung plastik/ bagor/ goni	Karung bagor	Bahan · bh	IV hal. 753
275	Karung plastik/ bagor/ goni	Karung goni	Bahan · bh	IV hal. 753
276	Kaso 5/7 cm *	Kaso 5/7 cm	Bahan · m3	IV hal. 337; IV hal. 338; IV hal. 340; IV hal. 343; IV hal. 344; IV hal. 345; IV hal. 346; IV hal. 347; IV hal. 348; IV hal. 349; IV hal. 350; IV hal. 353; IV hal. 354; IV hal. 356; IV hal. 359; IV hal. 360; IV hal. 362; IV hal. 363; IV hal. 364; IV hal. 366; IV hal. 367; IV hal. 368; IV hal. 380
277	Kaso 5/7 cm * Paku 5 cm dan 7 cm	Kaso 5/7 cm Paku 5 cm dan 7 cm	Bahan · m3 kg	IV hal. 367; IV hal. 368
278	Kaso 5/7 cm * Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting	Kaso 5/7 cm Paku 5 cm dan 7 cm Minyak bekisting	Bahan · m3 kg Liter	IV hal. 339; IV hal. 355; IV hal. 361; IV hal. 365
279	Kaso 5/7 Kayu Kelas II	Kaso 5/7 kayu kelas II	Bahan · m3	VI hal. 241
280	Kaso 5/7 kayu kelas II atau III	Kaso 5/7 kayu kelas II	Bahan · m3	VI hal. 373; VI hal. 374
281	Kaso 5/7 kayu kelas II atau III	Kaso 5/7 kayu kelas III	Bahan · m3	VI hal. 373; VI hal. 374
282	Kaso-kaso 5cm x 7cm kelas III atau IV	Kaso-Kaso 5cm x 7cm kelas III	Bahan · m3	VI hal. 464
283	Kaso-kaso 5cm x 7cm kelas III atau IV	Kaso-Kaso 5cm x 7cm kelas IV	Bahan · m3	VI hal. 464

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
284	Kawat bendrat	Kawat Bendrat	Bahan · kg	VI hal. 327
285	Kawat beton	Kawat Beton	Bahan · Kg	V hal. 1394; V hal. 1957; V hal. 1970; V hal. 1976; V hal. 1982
286	Kawat beton	Kawat Beton	Bahan · kg	VI hal. 253; VI hal. 282; VI hal. 325
287	Kawat las	Kawat Las	Bahan · Kg	V hal. 2015
288	Kawat las	Kawat Las	Bahan · kg	VI hal. 311; VI hal. 312; VI hal. 313; VI hal. 787
289	Kawat Las Listrik	Kawat las listrik	Bahan · kg	IV hal. 1514; IV hal. 1515; IV hal. 1516; VI hal. 306; VI hal. 307; VI hal. 500
290	Kawat tali beton/Bendrat	Kawat tali beton	Bahan · kg	IV hal. 381
291	Kawat tali beton/Bendrat	Kawat Bendrat	Bahan · kg	IV hal. 381
292	Kayu kaso 5/10	Kayu Kaso 5/10	Bahan · m3	VI hal. 316
293	Kayu kaso 5/7	Kayu Kaso 5/7	Bahan · m3	VI hal. 314
294	Kayu kaso 5/7 cm kelas II	Kayu Kaso 5/7 cm kelas II	Bahan · m3	VI hal. 176
295	Kayu kaso 5/7 kelas II	Kayu Kaso 5/7 kelas II	Bahan · m3	VI hal. 1393; VI hal. 1395; VI hal. 1396; VI hal. 1397
296	Kayu kaso 5/7*	Kayu Kaso 5/	Bahan · m3	IV hal. 718
297	Kayu kaso 5/8	Kayu Kaso 5/8	Bahan · m3	VI hal. 315
298	Kayu kaso 5/9	Kayu Kaso 5/9	Bahan · m3	VI hal. 315
299	Kepala tukang	Kepala Tukang	Tenaga kerja · OH	IV hal. 330; IV hal. 331; IV hal. 332; IV hal. 333; IV hal. 334; IV hal. 337; IV hal. 338; IV hal. 339; IV hal. 340; IV hal. 341; IV hal. 342; IV hal. 343; IV hal. 344; IV hal. 345; IV hal. 346; IV hal. 347; IV hal. 348; IV hal. 349; IV hal. 350; IV hal. 351; IV hal. 352; IV hal. 353; IV hal. 354; IV hal. 355; IV hal. 356; IV hal. 357; IV hal. 358; IV hal. 359; IV hal. 360; IV hal. 361; IV hal. 362; IV hal. 363; IV hal. 364; IV hal. 365; IV hal. 366; IV hal. 367; IV hal. 368; IV hal. 373; IV hal. 374; IV hal. 375; IV hal. 376; IV hal. 377; IV hal. 378; IV hal. 379; IV hal. 380; IV hal. 381; VI hal. 273; VI hal. 274; VI hal. 275; VI hal. 276; VI hal. 1393; VI hal. 1395; VI hal. 1396; VI hal. 1397; VI hal. 1522; VI hal. 1523; VI hal. 1524; VI hal. 1525

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
300	Kepala tukang	Kepala Tukang	Tenaga kerja · OJ	IV hal. 385; IV hal. 386; IV hal. 388; IV hal. 398; IV hal. 399; IV hal. 400; IV hal. 697; IV hal. 698; IV hal. 700
301	Kerekan beban 1 Ton + 2 20 m' T Nylon 10 mm	Kerekan beban 1 Ton + 2 20 m' T Nilon 10 mm	Peralatan · Hari	IV hal. 427; IV hal. 428; IV hal. 429; IV hal. 430; IV hal. 431; IV hal. 432; IV hal. 433; IV hal. 434; IV hal. 435; IV hal. 436; IV hal. 437; IV hal. 438; IV hal. 439; IV hal. 440; IV hal. 448; IV hal. 449; IV hal. 450; IV hal. 451; IV hal. 456; IV hal. 457; IV hal. 458
302	Kerekan beban 1 Ton + 20 m' T. Nylon 10 mm	Kerekan beban 1 Ton + 20 m' T. Nilon 10 mm	Peralatan · Jam	IV hal. 186
303	Kerekan beban 2 Ton + 2 30 m' T Nylon 12 mm	Kerekan beban 2 Ton + 2 30 m' T Nilon 12 mm	Peralatan · Hari	IV hal. 441; IV hal. 442; IV hal. 443; IV hal. 444; IV hal. 445; IV hal. 446; IV hal. 447; IV hal. 452; IV hal. 453; IV hal. 454; IV hal. 455; IV hal. 459; IV hal. 460; IV hal. 461; IV hal. 462; IV hal. 463; IV hal. 464; IV hal. 465; IV hal. 466; IV hal. 467
304	Kr : krikil / agregat kasar	Kerikil	Bahan · Kg	IV hal. 391; IV hal. 392
305	Kr : krikil / agregat kasar	Agregat Kasar	Bahan · Kg	IV hal. 391; IV hal. 392
306	Kr: Kerikil / Agregat beton	Kerikil	Bahan · kg	IV hal. 702; IV hal. 704; IV hal. 706; IV hal. 708
307	Kr: Kerikil / Agregat beton	Agregat beton	Bahan · kg	IV hal. 702; IV hal. 704; IV hal. 706; IV hal. 708
308	Kr: Krikil / Agregat 3	Kerikil / Agregat 3	Bahan · kg	IV hal. 386
309	Kr: Krikil / Agregat 3 Kasar	Kerikil / Agregat 3 Kasar	Bahan · kg	IV hal. 385
310	Kr: krikil / agregat 5 kasar	Kerikil / agregat 5 kasar	Bahan · Kg	IV hal. 400
311	Kr: krikil / agregat kasar	Kerikil	Bahan · Kg	IV hal. 398
312	Kr: krikil / agregat kasar	Agregat Kasar	Bahan · Kg	IV hal. 398
313	Kr: Krikil / Agregat Kasar	Kerikil	Bahan · kg	IV hal. 330; IV hal. 331; IV hal. 332; IV hal. 333; IV hal. 388; IV hal. 410
314	Kr: Krikil / Agregat Kasar	Agregat Kasar	Bahan · kg	IV hal. 330; IV hal. 331; IV hal. 332; IV hal. 333; IV hal. 388; IV hal. 410
315	Kr: Krikil/Agregat	Kerikil	Bahan · kg	IV hal. 750
316	Kr: Krikil/Agregat	Agregat	Bahan · kg	IV hal. 750
317	Kunci Momen	Kunci momen	Peralatan · Hari	VI hal. 313

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
318	KUNCI TORSI	Kunci Torsi	Peralatan · Jam	V hal. 1414
319	KUNCI TORSI (TORQUE WRENCH)	Kunci Torsi (Torque Wrench)	Peralatan · jam	V hal. 1144; V hal. 1149; V hal. 1157; V hal. 1162
320	KUNCI TORSI (TORQUE WRENCH)	Kunci Torsi (Torque Wrench)	Peralatan · Jam	V hal. 1417; V hal. 2226
321	Lantai kerja beton fc' 10 MPa	Lantai Kerja beton fc' 10 MPa	Bahan · m3	IV hal. 1386; IV hal. 1416; IV hal. 1443; IV hal. 1447; IV hal. 1454; IV hal. 1456; IV hal. 1458
322	Lapis Fondasi Aggregat Kelas C (CBR > 30%, ukuran butiran maksimum	Lapis Fondasi Agregat Kelas C CBR > 30%, ukuran butiran maksimum	Lain-lain · m3	VI hal. 166
323	Legume Crop Cover/LCC)	Legume Crop Cover/LCC	Bahan · kg	VI hal. 753; VI hal. 754; VI hal. 755
324	List Kayu 2cm x 4cm kelas III atau IV	List Kayu 2cm x 4cm kelas III	Bahan · m3	VI hal. 464
325	List Kayu 2cm x 4cm kelas III atau IV	List Kayu 2cm x 4cm kelas IV	Bahan · m3	VI hal. 464
326	Listrik/Elektronik	Listrik	Tenaga kerja · OH	VI hal. 1047; VI hal. 1048; VI hal. 1049; VI hal. 1050; VI hal. 1051; VI hal. 1068; VI hal. 1069; VI hal. 1070; VI hal. 1071; VI hal. 1072; VI hal. 1080; VI hal. 1081
327	Listrik/Elektronik	Elektronik	Tenaga kerja · OH	VI hal. 1047; VI hal. 1048; VI hal. 1049; VI hal. 1050; VI hal. 1051; VI hal. 1068; VI hal. 1069; VI hal. 1070; VI hal. 1071; VI hal. 1072; VI hal. 1080; VI hal. 1081
328	Loader, wheel 1,62 m3; 170 HP	Loader, Wheel 1,62 m3; 170 HP	Peralatan · Jam	IV hal. 387; IV hal. 388; IV hal. 389; IV hal. 393; IV hal. 398; IV hal. 399; IV hal. 400
329	Lontar/Siwalan (Borassus Flabellifer)	Lontar (Borassus Flabellifer)	Bahan · Btg	V hal. 2535
330	Lontar/Siwalan (Borassus Flabellifer)	Siwalan (Borassus Flabellifer)	Bahan · Btg	V hal. 2535
331	m3; 130 HP Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar, 4*	m3; 130 HP Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar,	Peralatan · Jam	IV hal. 706
332	Mandor B Bahan *)	Mandor B Bahan	Tenaga kerja · OH	IV hal. 1640
333	Mandor Bahan (Media Drain B	Mandor Bahan Media Drain B	Tenaga kerja · OJ	IV hal. 272
334	Mesin bor	Mesin Bor	Peralatan · jam	VI hal. 283
335	Mesin jahit geotekstil **) To.22.c	Mesin jahit geotekstil To.22.c	Peralatan · Hari	IV hal. 717
336	Minyak Bekisting	Minyak bekisting	Bahan · liter	VI hal. 1555; VI hal. 1556
337	Mobile Crane 1 ton	Mobile Crane 1 Ton	Peralatan · Jam	V hal. 1957; V hal. 1970

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
338	Molen (Concrete Mixer 2 0,35 m3 ***)	Molen Concrete Mixer 2 0,35 m3	Peralatan · Hari	IV hal. 477; IV hal. 480
339	Molen (Concrete Mixer 2 0,35 m3***)	Molen Concrete Mixer 2 0,35 m3	Peralatan · Hari	IV hal. 472; IV hal. 475
340	Molen/Beton mixer 0,35 1** m3+feeder	Molen/Beton mixer 0,35 m3+feeder	Peralatan · Hari	IV hal. 333
341	MOTOR GRADER	Motor Grader	Peralatan · Jam	V hal. 380; V hal. 386
342	Multiplek tebal 9 mm *)	Multiplek tebal 9 mm	Bahan · lembar	VI hal. 162
343	Multiplex 12 mm 1 atau 18 mm *	Multiplex 12 mm 1 atau 18 mm	Bahan · Lembar	IV hal. 380
344	Multiplex 12 mm atau 1 18 mm *	Multiplex 12 mm atau 1 18 mm	Bahan · Lembar	IV hal. 337
345	Multiplex 18 mm *	Multiplex 18 mm	Bahan · Lembar	IV hal. 338; IV hal. 347; IV hal. 348; IV hal. 349; IV hal. 353; IV hal. 354; IV hal. 359; IV hal. 360; IV hal. 364
346	Mur baut	Mur Baut	Bahan · buah	VI hal. 850
347	Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x	Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam Tiang Penyangga Profil U Uk. 1800 x 175 x	Bahan · M	V hal. 3047
348	Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x	Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus Tiang Penyangga Profil U Uk. 1800 x 175 x	Bahan · M	V hal. 3050
349	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lengkung Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lengkung Tiang Penyangga Profil U Uk. 1800 x 175 x	Bahan · M	V hal. 3044
350	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus Tiang Penyangga Profil U Uk. 1800 x 175 x	Bahan · M	V hal. 3041
351	Paku campuran 2cm dan 5cm	Paku campuran 2 cm dan 5 cm	Bahan · kg	IV hal. 1641
352	Palu/godam	Palu	Peralatan · hari	VI hal. 218; VI hal. 219
353	Palu/godam	godam	Peralatan · hari	VI hal. 218; VI hal. 219
354	Palu/godam (baja 1 keras)	Palu (baja 1 keras)	Peralatan · buah	VI hal. 217
355	Palu/godam (baja 1 keras)	godam (baja 1 keras)	Peralatan · buah	VI hal. 217
356	Palu/godam (baja keras)	Palu (baja keras)	Peralatan · buah	VI hal. 220
357	Palu/godam (baja keras)	godam (baja keras)	Peralatan · buah	VI hal. 220
358	Palu/Godam (Baja keras)	Palu (Baja keras)	Bahan · Hari	IV hal. 297

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
359	Palu/Godam (Baja keras)	Godam (Baja keras)	Bahan · Hari	IV hal. 297
360	Palu/Godam (Baja keras)	Palu (Baja keras)	Bahan · Buah	IV hal. 298
361	Palu/Godam (Baja keras)	Godam (Baja keras)	Bahan · Buah	IV hal. 298
362	Papan 3/20 cm kayu 1 Kelas II *	Papan 3/20 cm kayu 1 Kelas II	Bahan · m3	IV hal. 339; IV hal. 355; IV hal. 361; IV hal. 365; IV hal. 367; IV hal. 368
363	Papan Kayu Kelas I atau II	Papan Kayu Kelas I	Bahan · m3	VI hal. 472; VI hal. 473; VI hal. 474; VI hal. 482
364	Papan Kayu Kelas I atau II	Papan Kayu Kelas II	Bahan · m3	VI hal. 472; VI hal. 473; VI hal. 474; VI hal. 482
365	Papan Kayu Kelas I atau Kelas II	Papan Kayu Kelas I	Bahan · m3	VI hal. 361; VI hal. 362
366	Papan Kayu Kelas I atau Kelas II	Papan Kayu Kelas II	Bahan · m3	VI hal. 361; VI hal. 362
367	Papan Kayu Kelas II atau III	Papan Kayu Kelas II	Bahan · m3	VI hal. 360
368	Papan Kayu Kelas II atau III	Papan Kayu kelas III	Bahan · m3	VI hal. 360
369	Papan Kayu Kelas III	Papan Kayu kelas III	Bahan · m3	VI hal. 471
370	Papan Nama **)	Papan Nama	Lain-lain · Buah	IV hal. 1339
371	Pasangan bata merah mortar Tipe A.3.11.1a. 2 S *) 2	Pasangan bata merah mortar Tipe A.3.11.1a. 2 S 2	Bahan · m3	IV hal. 327
372	Pasir beton	Pasir Beton	Bahan · m³	VI hal. 161
373	Pasir beton	Pasir Beton	Bahan · m3	VI hal. 163; VI hal. 292; VI hal. 1385; VI hal. 1386; VI hal. 1387; VI hal. 1388
374	Pasir Beton	Pasir beton	Bahan · kg	VI hal. 1393; VI hal. 1395; VI hal. 1396
375	Pasir Beton/Pasir Pasang	Pasir beton	Bahan · kg	IV hal. 753
376	Pasir Beton/Pasir Pasang	Pasir Pasang	Bahan · kg	IV hal. 753
377	Pasir pasang	Pasir Pasang	Bahan · m3	IV hal. 741; IV hal. 742; IV hal. 743; IV hal. 744; IV hal. 745; IV hal. 746; IV hal. 747; VI hal. 163; VI hal. 280
378	Pasir pasang *	Pasir Pasang	Bahan · m3	IV hal. 310; IV hal. 311; IV hal. 312; IV hal. 313; IV hal. 314; IV hal. 315; IV hal. 316
379	Pasir pasang **	Pasir Pasang	Bahan · m3	IV hal. 317
380	Pasir urug	Pasir Urug	Bahan · m3	VI hal. 284

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
381	PB : pasir beton / agregat halus	Pasir beton	Bahan · Kg	IV hal. 391; IV hal. 392
382	PB : pasir beton / agregat halus	pasir agregat halus	Bahan · Kg	IV hal. 391; IV hal. 392
383	PB: Pasir Beton	Pasir beton	Bahan · kg	IV hal. 330; IV hal. 331; IV hal. 332; IV hal. 333; IV hal. 379; IV hal. 385; IV hal. 386; IV hal. 388; IV hal. 702; IV hal. 704; IV hal. 706; IV hal. 708; IV hal. 750
384	PB: pasir beton / 4 agregat halus	pasir beton / 4 agregat halus	Bahan · Kg	IV hal. 400
385	PB: Pasir Beton / Agregat 2 Halus	Pasir Beton / Agregat 2 Halus	Bahan · kg	IV hal. 410
386	PB: pasir beton / agregat halus	Pasir beton	Bahan · Kg	IV hal. 398
387	PB: pasir beton / agregat halus	pasir agregat halus	Bahan · Kg	IV hal. 398
388	PC : Portland cement	Semen Portland	Bahan · Kg	IV hal. 391; IV hal. 392
389	PC: Portland cement	Semen Portland	Bahan · Kg	IV hal. 398; IV hal. 400
390	PC: Portland Cement	Semen Portland	Bahan · kg	IV hal. 330; IV hal. 331; IV hal. 332; IV hal. 333; IV hal. 379; IV hal. 385; IV hal. 386; IV hal. 388; IV hal. 410; IV hal. 702; IV hal. 704; IV hal. 706; IV hal. 708; IV hal. 750
391	PC: Portland Cement	Semen Portland	Bahan · Buah	IV hal. 418
392	PC: Portland cement PB: pasir beton / agregat halus Kr: krikil / agregat kasar Air	PC: Portland cement PB: pasir beton / agregat halus Kr: Kerikil / agregat kasar Air	Bahan · Kg Liter	IV hal. 399
393	PC: Portland Cement PB: Pasir Beton Kr: Krikil / Agregat 3 Kasar Air	PC: Portland Cement PB: Pasir Beton Kr: Kerikil / Agregat 3 Kasar Air	Bahan · kg Liter	IV hal. 387
394	PC: Portland Cement PB: Pasir Beton Kr: Krikil / Agregat Kasar Air	PC: Portland Cement PB: Pasir Beton Kr: Kerikil / Agregat Kasar Air	Bahan · kg Liter	IV hal. 389
395	PC/ Portland Cement	Semen Portland	Bahan · m3	IV hal. 375; IV hal. 376; IV hal. 377
396	PC/ Portland Cement	Semen Portland	Bahan · kg	IV hal. 377; IV hal. 378
397	Pekerja Tukang Mandor B. MATERIAL Ironcast Manhole Kotak 80 x 80 Semen Pasir Beton Aggregat Kasar	Pekerja Tukang Mandor B. MATERIAL Ironcast Manhole Kotak 80 x 80 Semen Pasir Beton Agregat Kasar	Tenaga kerja · Jam S Buah Kg M3	V hal. 2348
398	Pekerja Tukang Mandor B. MATERIAL Semen Pasir Beton Aggregat Kasar	Pekerja Tukang Mandor B. MATERIAL Semen Pasir Beton Agregat Kasar	Tenaga kerja · Jam Kg M3	V hal. 2371
399	Pelat Rambu Peringatan/Larangan/Perintah dengan Kata-kata	Pelat Rambu Peringatan	Bahan · Buah	V hal. 1929; V hal. 1931

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
400	Pelat Rambu Peringatan/Larangan/Perintah dengan Kata-kata	Larangan	Bahan · Buah	V hal. 1929; V hal. 1931
401	Pelat Rambu Peringatan/Larangan/Perintah dengan Kata-kata	Perintah dengan Kata-kata	Bahan · Buah	V hal. 1929; V hal. 1931
402	Pelindung Lampu	Pelindung lampu	Bahan · Unit	VI hal. 955
403	Pengaku) Baja Ringan C.75, t=1,00 mm (L	Pengaku Baja Ringan C.75, t=1,00 mm L	Bahan · batang	VI hal. 238
404	Penjaga jarak bekisting/spacer	Penjaga jarak bekisting	Bahan · buah	VI hal. 255
405	Penjaga jarak bekisting/spacer	spacer	Bahan · buah	VI hal. 255
406	Perekat Campuran Hydroseeding Bibit Vegetasi (Biji	Perekat Campuran Hydroseeding Bibit Vegetasi Biji	Bahan · kg	VI hal. 747; VI hal. 749; VI hal. 753; VI hal. 755
407	Perekat Matras Perkuatan (Lem) Bibit Vegetasi (Biji	Perekat Matras Perkuatan (Lem) Bibit Vegetasi Biji	Bahan · kg	VI hal. 748; VI hal. 754
408	Phenol film 12 mm	Phenol film 12mm	Bahan · lembar	VI hal. 315
409	Pintu air **)	Pintu air	Peralatan · Buah	IV hal. 1514; IV hal. 1515; IV hal. 1516
410	Pintu air **) Tackle/Tripod tinggi 4-5m Mesin las listrik 250A (D)	Pintu air Tackle/Tripod tinggi 4-5m Mesin las listrik 250A (D)	Peralatan · Buah Hari	IV hal. 1513
411	PNEUMATIC TIRE ROLLER	Pneumatic Tire Roller	Peralatan · Jam	V hal. 821; V hal. 829; V hal. 837; V hal. 841; V hal. 883; V hal. 887
412	PNEUMATIC TIRE ROLLER WITH IC	Pneumatic Tire Roller With IC	Peralatan · Jam	V hal. 833; V hal. 861
413	Pompa Aliva/Shotcrete Machine	Pompa Aliva	Peralatan · jam	V hal. 1446; V hal. 1449; V hal. 1452; V hal. 1455
414	Pompa Aliva/Shotcrete Machine	Shotcrete Machine	Peralatan · jam	V hal. 1446; V hal. 1449; V hal. 1452; V hal. 1455
415	Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar, 4* T=50 m'/H=100 m'	Pompa beton (D) 90 KW, 130 bar, T=50 m'/H=100 m'	Peralatan · Jam	IV hal. 708
416	Pompa lumpur diesel 2,5 KW; ** 2 ∅ 3"	Pompa lumpur diesel 2,5 KW; ∅ 3"	Peralatan · Jam	IV hal. 1508
417	Pompa lumpur submersible 10 ** 2 KW; 5"	Pompa lumpur submersible 2 KW; 5"	Peralatan · Jam	IV hal. 1504
418	Pompa lumpur submersible 5,0 ** 2 KW; ∅ 4"	Pompa lumpur submersible 5, 2 KW; ∅ 4"	Peralatan · Jam	IV hal. 1506; IV hal. 1507
419	Pompa lumpur submersible 7,5 ** 2 KW; 4"	Pompa lumpur submersible 7, 2 KW; 4"	Peralatan · Jam	IV hal. 1505

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
420	Portland Cement	Semen Portland	Bahan · kg	IV hal. 299; IV hal. 300; IV hal. 301; IV hal. 302; IV hal. 303; IV hal. 304; IV hal. 305; IV hal. 306; IV hal. 319; IV hal. 1519; IV hal. 1520; IV hal. 1521; IV hal. 1522; IV hal. 1523; IV hal. 1524; IV hal. 1526; IV hal. 1527; IV hal. 1528; IV hal. 1529; IV hal. 1530; IV hal. 1531
421	Pupuk Anorganik*)	Pupuk Anorganik	Bahan · kg	VI hal. 750; VI hal. 751; VI hal. 752; VI hal. 756; VI hal. 757; VI hal. 758
422	Residu atau Ter	Residu	Bahan · liter	VI hal. 399
423	Residu atau Ter	Ter	Bahan · liter	VI hal. 399
424	Rumput Gajah Mini (Axonopus Compressus Dwarf	Rumput Gajah Mini Axonopus Compressus Dwarf	Bahan ·) Btg	V hal. 2607
425	Rumput)	Rumput	Bahan · kg	VI hal. 747; VI hal. 748; VI hal. 749
426	Self Drilling Screw dia-6 x 20 mm (Main	Self Drilling Screw dia-6 x 20 mm Main	Bahan · buah	VI hal. 238
427	Semen Pc	Semen PC	Bahan · m3	IV hal. 753
428	Semen Portland (PC)	Semen Portland	Bahan · kg	VI hal. 158; VI hal. 159; VI hal. 161; VI hal. 163
429	Sepatu pancang ∅ 30 cm 1 atau 30 x 30 cm	Sepatu pancang ø 30 cm 1 atau 30 x 30 cm	Bahan · Buah	IV hal. 587
430	Sepatu pancang kaso 5/7	Sepatu pancang Kaso 5/7	Bahan · Buah	IV hal. 437; IV hal. 458; IV hal. 459; IV hal. 486; IV hal. 493; IV hal. 494; IV hal. 555; IV hal. 563; IV hal. 564; IV hal. 628; IV hal. 638; IV hal. 639
431	Sepatu pancang kaso 8/12	Sepatu pancang Kaso 8/12	Bahan · Buah	IV hal. 438
432	Sewa Casing PVC Diameter 20 cm *)	Sewa Casing PVC Diameter 20 cm	Peralatan · m'	VI hal. 292
433	Sewa excavator type 225 kapasitas 0,5 -1,0 m3*)	Sewa excavator type 225 kapasitas 0,5 -1,0 m3	Peralatan · hari	VI hal. 1513; VI hal. 1514; VI hal. 1515; VI hal. 1516
434	Sewa tripod/tackel	Sewa tripod	Peralatan · hari	VI hal. 918; VI hal. 919; VI hal. 1333; VI hal. 1334; VI hal. 1335
435	Sewa tripod/tackel	Sewa Tackel	Peralatan · hari	VI hal. 918; VI hal. 919; VI hal. 1333; VI hal. 1334; VI hal. 1335
436	Sewa tripod/tackel	Sewa tripod	Peralatan · Hari	VI hal. 921; VI hal. 923
437	Sewa tripod/tackel	Sewa Tackel	Peralatan · Hari	VI hal. 921; VI hal. 923

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
438	Sewa Tripod/Tackel	Sewa Tripod	Peralatan · jam	IV hal. 937; IV hal. 938; IV hal. 939; IV hal. 940; IV hal. 943; IV hal. 944; IV hal. 945; IV hal. 946; IV hal. 949; IV hal. 950; IV hal. 951; IV hal. 952; IV hal. 955; IV hal. 956; IV hal. 957; IV hal. 960; IV hal. 961; IV hal. 962; IV hal. 965; IV hal. 966; IV hal. 967
439	Sewa Tripod/Tackel	Sewa Tackel	Peralatan · jam	IV hal. 937; IV hal. 938; IV hal. 939; IV hal. 940; IV hal. 943; IV hal. 944; IV hal. 945; IV hal. 946; IV hal. 949; IV hal. 950; IV hal. 951; IV hal. 952; IV hal. 955; IV hal. 956; IV hal. 957; IV hal. 960; IV hal. 961; IV hal. 962; IV hal. 965; IV hal. 966; IV hal. 967
440	Sewa Tripot/ Tackel	Sewa Tripot	Peralatan · Hari	VI hal. 1329; VI hal. 1330
441	Sewa Tripot/ Tackel	Sewa Tackel	Peralatan · Hari	VI hal. 1329; VI hal. 1330
442	Sewa tripot/tackel	Sewa Tripot	Peralatan · hari	VI hal. 1338
443	Sewa tripot/tackel	Sewa Tackel	Peralatan · hari	VI hal. 1338
444	Sewa Tripot/Tackel	Sewa Tripot	Peralatan · hari	IV hal. 934; VI hal. 1324; VI hal. 1325; VI hal. 1326; VI hal. 1327; VI hal. 1328; VI hal. 1332; VI hal. 1337; VI hal. 1339; VI hal. 1340; VI hal. 1341; VI hal. 1343; VI hal. 1345; VI hal. 1346; VI hal. 1347; VI hal. 1348; VI hal. 1349; VI hal. 1350; VI hal. 1351; VI hal. 1354; VI hal. 1356; VI hal. 1359; VI hal. 1360; VI hal. 1361; VI hal. 1362; VI hal. 1365; VI hal. 1366; VI hal. 1367; VI hal. 1369; VI hal. 1370; VI hal. 1371; VI hal. 1373; VI hal. 1374; VI hal. 1375; VI hal. 1458; VI hal. 1472; VI hal. 1473; VI hal. 1511; VI hal. 1512; VI hal. 1513; VI hal. 1515; VI hal. 1516; VI hal. 1526; VI hal. 1527; VI hal. 1528; VI hal. 1529; VI hal. 1530; VI hal. 1531; VI hal. 1534; VI hal. 1535; VI hal. 1536; VI hal. 1537; VI hal. 1538; VI hal. 1542; VI hal. 1543; VI hal. 1544; VI hal. 1545; VI hal. 1546; VI hal. 1549; VI hal. 1550; VI hal. 1551; VI hal. 1552; VI hal. 1553

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
445	Sewa Tripot/Tackel	Sewa Tackel	Peralatan · hari	IV hal. 934; VI hal. 1324; VI hal. 1325; VI hal. 1326; VI hal. 1327; VI hal. 1328; VI hal. 1332; VI hal. 1337; VI hal. 1339; VI hal. 1340; VI hal. 1341; VI hal. 1343; VI hal. 1345; VI hal. 1346; VI hal. 1347; VI hal. 1348; VI hal. 1349; VI hal. 1350; VI hal. 1351; VI hal. 1354; VI hal. 1356; VI hal. 1359; VI hal. 1360; VI hal. 1361; VI hal. 1362; VI hal. 1365; VI hal. 1366; VI hal. 1367; VI hal. 1369; VI hal. 1370; VI hal. 1371; VI hal. 1373; VI hal. 1374; VI hal. 1375; VI hal. 1458; VI hal. 1472; VI hal. 1473; VI hal. 1511; VI hal. 1512; VI hal. 1513; VI hal. 1515; VI hal. 1516; VI hal. 1526; VI hal. 1527; VI hal. 1528; VI hal. 1529; VI hal. 1530; VI hal. 1531; VI hal. 1534; VI hal. 1535; VI hal. 1536; VI hal. 1537; VI hal. 1538; VI hal. 1542; VI hal. 1543; VI hal. 1544; VI hal. 1545; VI hal. 1546; VI hal. 1549; VI hal. 1550; VI hal. 1551; VI hal. 1552; VI hal. 1553
446	Sewa Tripot/Tackel	Sewa Tripot	Peralatan · Hari	VI hal. 1446; VI hal. 1447; VI hal. 1448; VI hal. 1449; VI hal. 1450; VI hal. 1459; VI hal. 1460; VI hal. 1461; VI hal. 1462; VI hal. 1463; VI hal. 1465; VI hal. 1466; VI hal. 1467; VI hal. 1473; VI hal. 1474; VI hal. 1475; VI hal. 1476; VI hal. 1477; VI hal. 1480; VI hal. 1481; VI hal. 1482; VI hal. 1500; VI hal. 1501
447	Sewa Tripot/Tackel	Sewa Tackel	Peralatan · Hari	VI hal. 1446; VI hal. 1447; VI hal. 1448; VI hal. 1449; VI hal. 1450; VI hal. 1459; VI hal. 1460; VI hal. 1461; VI hal. 1462; VI hal. 1463; VI hal. 1465; VI hal. 1466; VI hal. 1467; VI hal. 1473; VI hal. 1474; VI hal. 1475; VI hal. 1476; VI hal. 1477; VI hal. 1480; VI hal. 1481; VI hal. 1482; VI hal. 1500; VI hal. 1501
448	Sewa Tripot/Tackel	Sewa Tripot	Peralatan · hari 0,0	VI hal. 1514
449	Sewa Tripot/Tackel	Sewa Tackel	Peralatan · hari 0,0	VI hal. 1514
450	Sewa Tripot/Tackel	Sewa Tripot	Peralatan · hari 0,	VI hal. 1514
451	Sewa Tripot/Tackel	Sewa Tackel	Peralatan · hari 0,	VI hal. 1514
452	Stamper D-Drum 550 kg *)	Stamper D-Drum 550 kg	Peralatan · hari	VI hal. 204
453	Stamper Double Drum-550 kg; 1* W=0,6; D=0,425 m; 15 HP; 2 Kph (VRR)	Stamper Double Drum-550 kg; W=0,6; D=0,425 m; 15 HP; 2 Kph (VRR)	Peralatan · Hari	IV hal. 58
454	Stamper Kodok 150 kg *)	Stamper Kodok 150 kg	Peralatan · hari	VI hal. 204; VI hal. 205

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
455	Stamper Kodok 150 kg*)	Stamper Kodok 150 kg	Peralatan · hari	VI hal. 1386; VI hal. 1388
456	Stamper Kuda 70 kg *)	Stamper Kuda 70 kg	Peralatan · hari	VI hal. 203
457	Stamper Smooth Drum 1,5 Ton *)	Stamper Smooth Drum 1,5 Ton	Peralatan · hari	VI hal. 204
458	Stang bor batang bor 1* G.04a+b Diameter 11/4”	Stang bor batang bor G.04a+b Diameter 11/4”	Peralatan · Hari	IV hal. 475; IV hal. 476
459	Stang bor batang bor 1** E.04a+b Diameter 11/4”	Stang bor batang bor E.04a+b Diameter 11/4”	Peralatan · Hari	IV hal. 479
460	Stang bor batang bor 1** G.04a+b Diameter 11/4”	Stang bor batang bor G.04a+b Diameter 11/4”	Peralatan · Hari	IV hal. 476; IV hal. 477; IV hal. 479
461	Stang bor, batang bor 1* G.04a+b Diameter 11/4”	Stang bor, batang bor G.04a+b Diameter 11/4”	Peralatan · Hari	IV hal. 470; IV hal. 473
462	Stang bor, batang bor 1** G.04a+b Diameter 11/4”	Stang bor, batang bor G.04a+b Diameter 11/4”	Peralatan · Hari	IV hal. 471; IV hal. 474
463	Superplastizer *	Superplastizer	Bahan · kg	IV hal. 333
464	Superplastizer **	Superplastizer	Bahan · kg	IV hal. 400
465	T1/manual (gergaji) /saw	T1/manual (gergaji) / saw	Peralatan · hari	VI hal. 1452; VI hal. 1453
466	T2/Mekanik / Cilinder Saw	T2/mekanik / cilinder saw	Peralatan · Hari	VI hal. 1506; VI hal. 1507; VI hal. 1508; VI hal. 1509; VI hal. 1510; VI hal. 1511
467	T2/mekanik/ cilinder saw	T2/mekanik / cilinder saw	Peralatan · hari	VI hal. 1521
468	Tali Rapia/ plastik/ rami	Tali Rafia	Bahan · m'	IV hal. 753
469	Tali Rapia/ plastik/ rami	Tali plastik	Bahan · m'	IV hal. 753
470	Tali Rapia/ plastik/ rami	Tali rami	Bahan · m'	IV hal. 753
471	Tali rapia/goni/rami	Tali Rafia	Bahan · m'	IV hal. 716
472	Tali rapia/goni/rami	Tali goni	Bahan · m'	IV hal. 716
473	Tali rapia/goni/rami	Tali rami	Bahan · m'	IV hal. 716
474	Tali/benang pengikat	Tali pengikat	Bahan · m'	IV hal. 717
475	Tali/benang pengikat	Benang pengikat	Bahan · m'	IV hal. 717
476	Tambang Nylon/plastik ø 10 mm	Tambang Nilon ø 10 mm	Bahan · m'	IV hal. 315
477	Tambang Nylon/plastik ø 10 mm	Tambang plastik ø 10 mm	Bahan · m'	IV hal. 315

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
478	Tambang Nylon/plastik ø 6 mm	Tambang Nilon ø 6 mm	Bahan · m'	IV hal. 314
479	Tambang Nylon/plastik ø 6 mm	Tambang plastik ø 6 mm	Bahan · m'	IV hal. 314
480	Tambang Rami/Benang	Tambang Rami	Bahan · kg	IV hal. 732
481	Tambang Rami/Benang	Tambang Benang	Bahan · kg	IV hal. 732
482	TAMPER	Tamper	Peralatan · Jam	V hal. 2238; V hal. 2241; V hal. 2244; V hal. 2247; V hal. 2250; V hal. 2253; V hal. 2256; V hal. 2259
483	Tanah biasa/ liat berpasir *)	Tanah biasa	Bahan · m3	VI hal. 201
484	Tanah biasa/ liat berpasir *)	Tanah liat berpasir	Bahan · m3	VI hal. 201
485	Tanah liat (lempung) *)	Tanah liat (lempung)	Bahan · m3	VI hal. 201
486	Tanah liat/lempung	Tanah liat	Bahan · m3	IV hal. 1627
487	Tanah liat/lempung	Tanah lempung	Bahan · m3	IV hal. 1627
488	Tandem roller	Tandem Roller	Peralatan · Jam	V hal. 473; V hal. 476
489	TANDEM ROLLER	Tandem Roller	Peralatan · Jam	V hal. 377; V hal. 380; V hal. 389; V hal. 392
490	Tandem Roller (8-10 Ton)	TANDEM ROLLER (8-10 TON)	Peralatan · Jam	V hal. 536; V hal. 540
491	TANDEM ROLLER (8-10 Ton)	TANDEM ROLLER (8-10 TON)	Peralatan · Jam	V hal. 789; V hal. 797; V hal. 805
492	TANDEM ROLLER (8-10 TON) WITH IC	TANDEM ROLLER (8-10 Ton) WITH IC	Peralatan · Jam	V hal. 817; V hal. 845
493	TANDEM ROLLER WITH IC	Tandem Roller With IC	Peralatan · Jam	V hal. 386
494	Tenaga akhli atau petugas Tenaga spesialis B. Fasilitas *) Base Camp	Tenaga Ahli atau petugas Tenaga spesialis B. Fasilitas Base Camp	Tenaga kerja · OB m2	IV hal. 1338
495	Tenaga Terampil Operator*)	Tenaga Terampil Operator	Tenaga kerja · OH	VI hal. 318; VI hal. 319
496	Theodolith **) To.35.a	Theodolith To.35.a	Peralatan · Hari	IV hal. 1640
497	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2712
498	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 80 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 80 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2715

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
499	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 13 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 13 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2718
500	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 7 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 7 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2706
501	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2709
502	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 100 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 100 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2701
503	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 11 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2698
504	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 13 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 13 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2703
505	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 100 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 100 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2695
506	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 150 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2689
507	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 80 W (Solar	Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm, Tinggi 9 m, Panjang Lengan 2.8 m Lampu Jalan LED 80 W Solar	Bahan · Buah	V hal. 2692
508	Ton) Ponton	Ton Ponton	Peralatan · jam	IV hal. 538
509	TRUCK CRANE 5 TON	Truck Crane 5 Ton	Peralatan · Jam	V hal. 1110
510	Truck Mixer Beton - 10 Ton, kap. 3* m3; 130 HP	Truck Mixer Beton - 10 Ton, kap. m3; 130 HP	Peralatan · Jam	IV hal. 708
511	Truss Screw) Reng/ Roof Bottom RT-35 t=0,45 mm	Truss Screw Reng/ Roof Bottom RT-35 t=0,45 mm	Bahan · batang	VI hal. 238
512	Tukang Batu	Tukang batu	Tenaga kerja · OH	IV hal. 57; IV hal. 58
513	Tukang Batu	Tukang batu	Tenaga kerja · OJ	IV hal. 202; IV hal. 398; IV hal. 399; IV hal. 400; IV hal. 403; IV hal. 404; IV hal. 405; IV hal. 406; IV hal. 407; IV hal. 410; IV hal. 411; IV hal. 610; IV hal. 611; IV hal. 612; IV hal. 613; IV hal. 614; IV hal. 803; IV hal. 805; IV hal. 808; IV hal. 809; IV hal. 1401
514	Tukang Batu/ Tembok	Tukang batu	Tenaga kerja · OJ	VI hal. 306; VI hal. 307
515	Tukang Batu/ Tembok	Tukang tembok	Tenaga kerja · OJ	VI hal. 306; VI hal. 307

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
516	Tukang batu/kayu/pipa	Tukang batu	Tenaga kerja · OH	IV hal. 1355
517	Tukang batu/kayu/pipa	Tukang Kayu	Tenaga kerja · OH	IV hal. 1355
518	Tukang batu/kayu/pipa	Tukang Pipa	Tenaga kerja · OH	IV hal. 1355
519	Tukang batu/tembok	Tukang batu	Tenaga kerja · OH	VI hal. 164; VI hal. 216; VI hal. 224; VI hal. 225; VI hal. 226; VI hal. 252; VI hal. 253; VI hal. 263; VI hal. 264; VI hal. 265; VI hal. 266; VI hal. 267; VI hal. 268; VI hal. 269; VI hal. 270; VI hal. 271; VI hal. 272; VI hal. 273; VI hal. 274; VI hal. 275; VI hal. 276; VI hal. 282; VI hal. 283; VI hal. 284; VI hal. 285; VI hal. 286; VI hal. 287; VI hal. 288; VI hal. 289; VI hal. 290; VI hal. 291; VI hal. 292; VI hal. 318; VI hal. 319; VI hal. 320; VI hal. 321; VI hal. 322; VI hal. 323; VI hal. 324; VI hal. 328; VI hal. 333; VI hal. 334; VI hal. 1143; VI hal. 1144; VI hal. 1202; VI hal. 1385; VI hal. 1386; VI hal. 1387; VI hal. 1388; VI hal. 1389; VI hal. 1390; VI hal. 1393; VI hal. 1395; VI hal. 1396; VI hal. 1397; VI hal. 1425; VI hal. 1426; VI hal. 1427; VI hal. 1429; VI hal. 1430; VI hal. 1431; VI hal. 1433; VI hal. 1522; VI hal. 1523; VI hal. 1524; VI hal. 1525; VI hal. 1561; VI hal. 1562
520	Tukang batu/tembok	Tukang tembok	Tenaga kerja · OH	VI hal. 164; VI hal. 216; VI hal. 224; VI hal. 225; VI hal. 226; VI hal. 252; VI hal. 253; VI hal. 263; VI hal. 264; VI hal. 265; VI hal. 266; VI hal. 267; VI hal. 268; VI hal. 269; VI hal. 270; VI hal. 271; VI hal. 272; VI hal. 273; VI hal. 274; VI hal. 275; VI hal. 276; VI hal. 282; VI hal. 283; VI hal. 284; VI hal. 285; VI hal. 286; VI hal. 287; VI hal. 288; VI hal. 289; VI hal. 290; VI hal. 291; VI hal. 292; VI hal. 318; VI hal. 319; VI hal. 320; VI hal. 321; VI hal. 322; VI hal. 323; VI hal. 324; VI hal. 328; VI hal. 333; VI hal. 334; VI hal. 1143; VI hal. 1144; VI hal. 1202; VI hal. 1385; VI hal. 1386; VI hal. 1387; VI hal. 1388; VI hal. 1389; VI hal. 1390; VI hal. 1393; VI hal. 1395; VI hal. 1396; VI hal. 1397; VI hal. 1425; VI hal. 1426; VI hal. 1427; VI hal. 1429; VI hal. 1430; VI hal. 1431; VI hal. 1433; VI hal. 1522; VI hal. 1523; VI hal. 1524; VI hal. 1525; VI hal. 1561; VI hal. 1562

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
521	Tukang batu/tembok	Tukang batu	Tenaga kerja · OJ	VI hal. 298; VI hal. 299; VI hal. 300; VI hal. 301; VI hal. 302; VI hal. 303; VI hal. 304; VI hal. 305; VI hal. 306; VI hal. 308; VI hal. 309; VI hal. 310; VI hal. 1398; VI hal. 1399; VI hal. 1400; VI hal. 1401; VI hal. 1402; VI hal. 1403; VI hal. 1404; VI hal. 1405; VI hal. 1406; VI hal. 1407; VI hal. 1408; VI hal. 1409; VI hal. 1410; VI hal. 1411; VI hal. 1412; VI hal. 1413; VI hal. 1414; VI hal. 1415; VI hal. 1416; VI hal. 1417; VI hal. 1418; VI hal. 1419; VI hal. 1420; VI hal. 1421; VI hal. 1422; VI hal. 1423; VI hal. 1424; VI hal. 1425; VI hal. 1427; VI hal. 1428; VI hal. 1429; VI hal. 1431; VI hal. 1432; VI hal. 1433; VI hal. 1434; VI hal. 1435; VI hal. 1436; VI hal. 1437; VI hal. 1438; VI hal. 1439; VI hal. 1440; VI hal. 1441; VI hal. 1442; VI hal. 1443
522	Tukang batu/tembok	Tukang tembok	Tenaga kerja · OJ	VI hal. 298; VI hal. 299; VI hal. 300; VI hal. 301; VI hal. 302; VI hal. 303; VI hal. 304; VI hal. 305; VI hal. 306; VI hal. 308; VI hal. 309; VI hal. 310; VI hal. 1398; VI hal. 1399; VI hal. 1400; VI hal. 1401; VI hal. 1402; VI hal. 1403; VI hal. 1404; VI hal. 1405; VI hal. 1406; VI hal. 1407; VI hal. 1408; VI hal. 1409; VI hal. 1410; VI hal. 1411; VI hal. 1412; VI hal. 1413; VI hal. 1414; VI hal. 1415; VI hal. 1416; VI hal. 1417; VI hal. 1418; VI hal. 1419; VI hal. 1420; VI hal. 1421; VI hal. 1422; VI hal. 1423; VI hal. 1424; VI hal. 1425; VI hal. 1427; VI hal. 1428; VI hal. 1429; VI hal. 1431; VI hal. 1432; VI hal. 1433; VI hal. 1434; VI hal. 1435; VI hal. 1436; VI hal. 1437; VI hal. 1438; VI hal. 1439; VI hal. 1440; VI hal. 1441; VI hal. 1442; VI hal. 1443
523	Tukang Batu/Tembok	Tukang batu	Tenaga kerja · OH	IV hal. 470; IV hal. 471; IV hal. 472; IV hal. 473; IV hal. 474; IV hal. 475; IV hal. 476; IV hal. 477; IV hal. 478; IV hal. 479; IV hal. 480
524	Tukang Batu/Tembok	Tukang tembok	Tenaga kerja · OH	IV hal. 470; IV hal. 471; IV hal. 472; IV hal. 473; IV hal. 474; IV hal. 475; IV hal. 476; IV hal. 477; IV hal. 478; IV hal. 479; IV hal. 480
525	Tukang Besi	Tukang besi	Tenaga kerja · OH	IV hal. 719
526	Tukang Besi/ Besi	Tukang besi	Tenaga kerja · OH	VI hal. 227
527	Tukang besi/ besi beton	Tukang besi	Tenaga kerja · OH	VI hal. 500
528	Tukang besi/ besi beton	Tukang besi beton	Tenaga kerja · OH	VI hal. 500

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
529	Tukang Besi/ Besi Beton	Tukang besi	Tenaga kerja · OH	VI hal. 466; VI hal. 468; VI hal. 501; VI hal. 507; VI hal. 508
530	Tukang Besi/ Besi Beton	Tukang besi beton	Tenaga kerja · OH	VI hal. 466; VI hal. 468; VI hal. 501; VI hal. 507; VI hal. 508
531	Tukang besi/besi	Tukang besi	Tenaga kerja · OH	VI hal. 238
532	Tukang besi/besi beton	Tukang besi	Tenaga kerja · OH	VI hal. 238; VI hal. 239; VI hal. 243; VI hal. 244; VI hal. 245; VI hal. 246; VI hal. 247; VI hal. 248; VI hal. 249; VI hal. 250; VI hal. 251; VI hal. 282; VI hal. 311; VI hal. 312; VI hal. 313; VI hal. 322; VI hal. 325
533	Tukang besi/besi beton	Tukang besi beton	Tenaga kerja · OH	VI hal. 238; VI hal. 239; VI hal. 243; VI hal. 244; VI hal. 245; VI hal. 246; VI hal. 247; VI hal. 248; VI hal. 249; VI hal. 250; VI hal. 251; VI hal. 282; VI hal. 311; VI hal. 312; VI hal. 313; VI hal. 322; VI hal. 325
534	Tukang Besi/Besi Beton	Tukang besi	Tenaga kerja · OH	VI hal. 367; VI hal. 373; VI hal. 465; VI hal. 475; VI hal. 501; VI hal. 504; VI hal. 1554; VI hal. 1555; VI hal. 1556
535	Tukang Besi/Besi Beton	Tukang besi beton	Tenaga kerja · OH	VI hal. 367; VI hal. 373; VI hal. 465; VI hal. 475; VI hal. 501; VI hal. 504; VI hal. 1554; VI hal. 1555; VI hal. 1556
536	Tukang cat/ pelitur	Tukang Cat	Tenaga kerja · OH	VI hal. 787
537	Tukang cat/ pelitur	Tukang Pelitur	Tenaga kerja · OH	VI hal. 787
538	Tukang cat/pelitur	Tukang Cat	Tenaga kerja · OH	VI hal. 161
539	Tukang cat/pelitur	Tukang Pelitur	Tenaga kerja · OH	VI hal. 161
540	Tukang Cat/Pelitur	Tukang Cat	Tenaga kerja · OH	VI hal. 364; VI hal. 365; VI hal. 398; VI hal. 399; VI hal. 400; VI hal. 401; VI hal. 402; VI hal. 403; VI hal. 404; VI hal. 405; VI hal. 406; VI hal. 407; VI hal. 408; VI hal. 507
541	Tukang Cat/Pelitur	Tukang Pelitur	Tenaga kerja · OH	VI hal. 364; VI hal. 365; VI hal. 398; VI hal. 399; VI hal. 400; VI hal. 401; VI hal. 402; VI hal. 403; VI hal. 404; VI hal. 405; VI hal. 406; VI hal. 407; VI hal. 408; VI hal. 507
542	Tukang Ereksi	Tukang ereksi	Tenaga kerja · OH	VI hal. 1561; VI hal. 1562
543	Tukang Jahit Geotekstil	Tukang jahit geotekstil	Tenaga kerja · OJ	IV hal. 831

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
544	Tukang kayu	Tukang Kayu	Tenaga kerja · OH	IV hal. 337; IV hal. 338; IV hal. 339; IV hal. 340; IV hal. 341; IV hal. 342; IV hal. 343; IV hal. 344; IV hal. 345; IV hal. 346; IV hal. 347; IV hal. 348; IV hal. 349; IV hal. 350; IV hal. 351; IV hal. 352; IV hal. 353; IV hal. 354; IV hal. 355; IV hal. 356; IV hal. 357; IV hal. 358; IV hal. 359; IV hal. 360; IV hal. 361; IV hal. 362; IV hal. 363; IV hal. 364; IV hal. 365; IV hal. 366; IV hal. 367; IV hal. 368; IV hal. 380; IV hal. 1338; IV hal. 1640; IV hal. 1641
545	Tukang Kayu/Tembok	Tukang Kayu	Tenaga kerja · OJ	IV hal. 833; IV hal. 834; IV hal. 840; IV hal. 841
546	Tukang Kayu/Tembok	Tukang tembok	Tenaga kerja · OJ	IV hal. 833; IV hal. 834; IV hal. 840; IV hal. 841
547	Tukang las	Tukang Las	Tenaga kerja · OH	IV hal. 326

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
548	Tukang Listrik / Elektronik	Tukang Listrik	Tenaga kerja · OH	VI hal. 789; VI hal. 790; VI hal. 791; VI hal. 792; VI hal. 793; VI hal. 794; VI hal. 795; VI hal. 796; VI hal. 797; VI hal. 798; VI hal. 799; VI hal. 800; VI hal. 801; VI hal. 802; VI hal. 803; VI hal. 804; VI hal. 805; VI hal. 806; VI hal. 807; VI hal. 808; VI hal. 809; VI hal. 810; VI hal. 811; VI hal. 812; VI hal. 813; VI hal. 814; VI hal. 815; VI hal. 816; VI hal. 817; VI hal. 818; VI hal. 819; VI hal. 820; VI hal. 821; VI hal. 823; VI hal. 824; VI hal. 825; VI hal. 826; VI hal. 827; VI hal. 828; VI hal. 829; VI hal. 830; VI hal. 831; VI hal. 832; VI hal. 833; VI hal. 834; VI hal. 835; VI hal. 837; VI hal. 838; VI hal. 839; VI hal. 840; VI hal. 841; VI hal. 842; VI hal. 843; VI hal. 844; VI hal. 845; VI hal. 846; VI hal. 847; VI hal. 848; VI hal. 849; VI hal. 850; VI hal. 851; VI hal. 852; VI hal. 853; VI hal. 854; VI hal. 855; VI hal. 856; VI hal. 857; VI hal. 858; VI hal. 859; VI hal. 860; VI hal. 861; VI hal. 862; VI hal. 863; VI hal. 864; VI hal. 865; VI hal. 866; VI hal. 867; VI hal. 868; VI hal. 869; VI hal. 870; VI hal. 871; VI hal. 872; VI hal. 873; VI hal. 874; VI hal. 875; VI hal. 876; VI hal. 877; VI hal. 878; VI hal. 879; VI hal. 880; VI hal. 881; VI hal. 882; VI hal. 883; VI hal. 884; VI hal. 885; VI hal. 886; VI hal. 887; VI hal. 888; VI hal. 889; VI hal. 890; VI hal. 891; VI hal. 892; VI hal. 893; VI hal. 894; VI hal. 895; VI hal. 896; VI hal. 897; VI hal. 898; VI hal. 899; VI hal. 900; VI hal. 901; VI hal. 902; VI hal. 903; VI hal. 904; VI hal. 905; VI hal. 906; VI hal. 907; VI hal. 908; VI hal. 909; VI hal. 910; VI hal. 911; VI hal. 912; VI hal. 913; VI hal. 914; VI hal. 915; VI hal. 916; VI hal. 917; VI hal. 918; VI hal. 919; VI hal. 920; VI hal. 921; VI hal. 924; VI hal. 925; VI hal. 926; VI hal. 927; VI hal. 928; VI hal. 929; VI hal. 930; VI hal. 931; VI hal. 932; VI hal. 933; VI hal. 934; VI hal. 935; VI hal. 941; VI hal. 942; VI hal. 943; VI hal. 944; VI hal. 945; VI hal. 946; VI hal. 951; VI hal. 952; VI hal. 953; VI hal. 954; VI hal. 955; VI hal. 956; VI hal. 957; VI hal. 958; VI hal. 959; VI hal. 960; VI hal. 961; VI hal. 962; VI hal. 963; VI hal. 965; VI hal. 966; VI hal. 967; VI hal. 968; VI hal. 983; VI hal. 984; VI hal. 985; VI hal. 986; VI hal. 987; VI hal. 988; VI hal. 989; VI hal. 990; VI hal. 991; VI hal. 992; VI hal. 993; VI hal. 994; VI hal. 1002; VI hal. 1003; VI hal. 1004; VI hal. 1005; VI hal. 1006; VI hal. 1008; VI hal. 1009; VI hal. 1010; VI hal. 1011; VI hal. 1012; VI hal. 1013; VI hal. 1014; VI hal. 1015; VI hal. 1016; VI hal. 1017; VI hal. 1018; VI hal. 1019; VI hal. 1020; VI hal. 1021; VI hal. 1022; VI hal. 1023; VI hal. 1024; VI hal. 1025; VI hal. 1026; VI hal. 1027; VI hal. 1031; VI hal. 1032; VI hal. 1033; VI hal. 1034; VI hal. 1035; VI hal. 1036; VI hal.

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
				1037; VI hal. 1038; VI hal. 1039; VI hal. 1042; VI hal. 1066; VI hal. 1067

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
549	Tukang Listrik / Elektronik	Tukang Elektronik	Tenaga kerja · OH	VI hal. 789; VI hal. 790; VI hal. 791; VI hal. 792; VI hal. 793; VI hal. 794; VI hal. 795; VI hal. 796; VI hal. 797; VI hal. 798; VI hal. 799; VI hal. 800; VI hal. 801; VI hal. 802; VI hal. 803; VI hal. 804; VI hal. 805; VI hal. 806; VI hal. 807; VI hal. 808; VI hal. 809; VI hal. 810; VI hal. 811; VI hal. 812; VI hal. 813; VI hal. 814; VI hal. 815; VI hal. 816; VI hal. 817; VI hal. 818; VI hal. 819; VI hal. 820; VI hal. 821; VI hal. 823; VI hal. 824; VI hal. 825; VI hal. 826; VI hal. 827; VI hal. 828; VI hal. 829; VI hal. 830; VI hal. 831; VI hal. 832; VI hal. 833; VI hal. 834; VI hal. 835; VI hal. 837; VI hal. 838; VI hal. 839; VI hal. 840; VI hal. 841; VI hal. 842; VI hal. 843; VI hal. 844; VI hal. 845; VI hal. 846; VI hal. 847; VI hal. 848; VI hal. 849; VI hal. 850; VI hal. 851; VI hal. 852; VI hal. 853; VI hal. 854; VI hal. 855; VI hal. 856; VI hal. 857; VI hal. 858; VI hal. 859; VI hal. 860; VI hal. 861; VI hal. 862; VI hal. 863; VI hal. 864; VI hal. 865; VI hal. 866; VI hal. 867; VI hal. 868; VI hal. 869; VI hal. 870; VI hal. 871; VI hal. 872; VI hal. 873; VI hal. 874; VI hal. 875; VI hal. 876; VI hal. 877; VI hal. 878; VI hal. 879; VI hal. 880; VI hal. 881; VI hal. 882; VI hal. 883; VI hal. 884; VI hal. 885; VI hal. 886; VI hal. 887; VI hal. 888; VI hal. 889; VI hal. 890; VI hal. 891; VI hal. 892; VI hal. 893; VI hal. 894; VI hal. 895; VI hal. 896; VI hal. 897; VI hal. 898; VI hal. 899; VI hal. 900; VI hal. 901; VI hal. 902; VI hal. 903; VI hal. 904; VI hal. 905; VI hal. 906; VI hal. 907; VI hal. 908; VI hal. 909; VI hal. 910; VI hal. 911; VI hal. 912; VI hal. 913; VI hal. 914; VI hal. 915; VI hal. 916; VI hal. 917; VI hal. 918; VI hal. 919; VI hal. 920; VI hal. 921; VI hal. 924; VI hal. 925; VI hal. 926; VI hal. 927; VI hal. 928; VI hal. 929; VI hal. 930; VI hal. 931; VI hal. 932; VI hal. 933; VI hal. 934; VI hal. 935; VI hal. 941; VI hal. 942; VI hal. 943; VI hal. 944; VI hal. 945; VI hal. 946; VI hal. 951; VI hal. 952; VI hal. 953; VI hal. 954; VI hal. 955; VI hal. 956; VI hal. 957; VI hal. 958; VI hal. 959; VI hal. 960; VI hal. 961; VI hal. 962; VI hal. 963; VI hal. 965; VI hal. 966; VI hal. 967; VI hal. 968; VI hal. 983; VI hal. 984; VI hal. 985; VI hal. 986; VI hal. 987; VI hal. 988; VI hal. 989; VI hal. 990; VI hal. 991; VI hal. 992; VI hal. 993; VI hal. 994; VI hal. 1002; VI hal. 1003; VI hal. 1004; VI hal. 1005; VI hal. 1006; VI hal. 1008; VI hal. 1009; VI hal. 1010; VI hal. 1011; VI hal. 1012; VI hal. 1013; VI hal. 1014; VI hal. 1015; VI hal. 1016; VI hal. 1017; VI hal. 1018; VI hal. 1019; VI hal. 1020; VI hal. 1021; VI hal. 1022; VI hal. 1023; VI hal. 1024; VI hal. 1025; VI hal. 1026; VI hal. 1027; VI hal. 1031; VI hal. 1032; VI hal. 1033; VI hal. 1034; VI hal. 1035; VI hal. 1036; VI hal.

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
				1037; VI hal. 1038; VI hal. 1039; VI hal. 1042; VI hal. 1066; VI hal. 1067
550	Tukang Listrik/Elektronik	Tukang Listrik	Tenaga kerja · OH	VI hal. 1039; VI hal. 1040; VI hal. 1041; VI hal. 1042; VI hal. 1043; VI hal. 1044; VI hal. 1045; VI hal. 1046; VI hal. 1052; VI hal. 1053; VI hal. 1054; VI hal. 1055; VI hal. 1056; VI hal. 1057; VI hal. 1058; VI hal. 1059; VI hal. 1060; VI hal. 1061; VI hal. 1062; VI hal. 1063; VI hal. 1064; VI hal. 1065; VI hal. 1066; VI hal. 1067; VI hal. 1068; VI hal. 1073; VI hal. 1074; VI hal. 1075; VI hal. 1076; VI hal. 1077; VI hal. 1078; VI hal. 1079; VI hal. 1080; VI hal. 1104; VI hal. 1105
551	Tukang Listrik/Elektronik	Tukang Elektronik	Tenaga kerja · OH	VI hal. 1039; VI hal. 1040; VI hal. 1041; VI hal. 1042; VI hal. 1043; VI hal. 1044; VI hal. 1045; VI hal. 1046; VI hal. 1052; VI hal. 1053; VI hal. 1054; VI hal. 1055; VI hal. 1056; VI hal. 1057; VI hal. 1058; VI hal. 1059; VI hal. 1060; VI hal. 1061; VI hal. 1062; VI hal. 1063; VI hal. 1064; VI hal. 1065; VI hal. 1066; VI hal. 1067; VI hal. 1068; VI hal. 1073; VI hal. 1074; VI hal. 1075; VI hal. 1076; VI hal. 1077; VI hal. 1078; VI hal. 1079; VI hal. 1080; VI hal. 1104; VI hal. 1105
552	Tukang pipa	Tukang Pipa	Tenaga kerja · OH	VI hal. 1445; VI hal. 1452; VI hal. 1453; VI hal. 1458; VI hal. 1467; VI hal. 1472; VI hal. 1473; VI hal. 1482; VI hal. 1487; VI hal. 1488; VI hal. 1489; VI hal. 1490; VI hal. 1491; VI hal. 1492; VI hal. 1511; VI hal. 1512; VI hal. 1513; VI hal. 1514; VI hal. 1515; VI hal. 1516; VI hal. 1521; VI hal. 1522; VI hal. 1526; VI hal. 1527; VI hal. 1528; VI hal. 1529; VI hal. 1530; VI hal. 1531; VI hal. 1532; VI hal. 1533; VI hal. 1534; VI hal. 1535; VI hal. 1536; VI hal. 1537; VI hal. 1538; VI hal. 1539; VI hal. 1540; VI hal. 1541; VI hal. 1542; VI hal. 1543; VI hal. 1544; VI hal. 1545; VI hal. 1546; VI hal. 1547; VI hal. 1548; VI hal. 1549; VI hal. 1550; VI hal. 1551; VI hal. 1552; VI hal. 1553
553	Tukang tanam	Tukang Tanam	Tenaga kerja · OH	VI hal. 748; VI hal. 749; VI hal. 750; VI hal. 751; VI hal. 752; VI hal. 754; VI hal. 755; VI hal. 756; VI hal. 757; VI hal. 758
554	Tukang/tembok	Tukang	Tenaga kerja · OH	IV hal. 741; IV hal. 742; IV hal. 743; IV hal. 744; IV hal. 745; IV hal. 746; IV hal. 747
555	Tukang/tembok	tembok	Tenaga kerja · OH	IV hal. 741; IV hal. 742; IV hal. 743; IV hal. 744; IV hal. 745; IV hal. 746; IV hal. 747

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
556	Tulangan Bagi BjTS 280 2* ∅ 4 mm	Tulangan Bagi BjTS 280 ∅ 4 mm	Bahan · kg	IV hal. 381
557	Tulangan Bored Pile 1 100 kg/m3 beton *)	Tulangan Bored Pile 1 100 kg/m3 beton	Bahan · kg	IV hal. 477; IV hal. 480
558	Tulangan Bored Pile 100 1 kg/m3 beton *)	Tulangan Bored Pile 100 1 kg/m3 beton	Bahan · kg	IV hal. 472; IV hal. 475
559	Tulangan Utama 1* ∅ 6 mm, Wiremesh M6	Tulangan Utama ∅ 6 mm, Wiremesh M6	Bahan · kg	IV hal. 381
560	Urethane) M200	Urethane M200	Bahan · liter	V hal. 1469
561	Vibator beton 52mm,3.5m3/jam 1 HP	Vibrator beton 52mm,3.5m3/jam 1 HP	Peralatan · jam	IV hal. 1449
562	Vibator beton52mm,3.5m3/jam 1 HP	Vibrator beton52mm,3.5m3/jam 1 HP	Peralatan · jam	IV hal. 1378; IV hal. 1382; IV hal. 1386; IV hal. 1390; IV hal. 1394; IV hal. 1398; IV hal. 1407; IV hal. 1409; IV hal. 1411; IV hal. 1413; IV hal. 1415; IV hal. 1417; IV hal. 1418; IV hal. 1434; IV hal. 1436; IV hal. 1438; IV hal. 1440; IV hal. 1442; IV hal. 1444; IV hal. 1445; IV hal. 1446; IV hal. 1448; IV hal. 1453; IV hal. 1455; IV hal. 1457
563	Vibrator beton; 52mm; 3,5 m3/ jam; 1 HP	Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP	Peralatan · Jam	IV hal. 385; IV hal. 387; IV hal. 388; IV hal. 389; IV hal. 390; IV hal. 391; IV hal. 392; IV hal. 393
564	Vibratory Roller with IC	Vibratory Roller With IC	Peralatan · jam	V hal. 624
565	Water Pump 70-100 mm	WATER PUMP 70-100 mm	Peralatan · jam	V hal. 1778
566	Water tank truck	Water Tank Truck	Peralatan · Jam	V hal. 350; V hal. 353; V hal. 359; V hal. 362
567	Water Tank truck	Water Tank Truck	Peralatan · jam	V hal. 52; V hal. 55
568	WATER TANK TRUCK	Water Tank Truck	Peralatan · Jam	V hal. 244; V hal. 377; V hal. 380; V hal. 383; V hal. 386; V hal. 389; V hal. 392; V hal. 395; V hal. 398; V hal. 404; V hal. 1953; V hal. 1957; V hal. 1960; V hal. 1963; V hal. 1966; V hal. 1970; V hal. 1973; V hal. 1976; V hal. 1979; V hal. 1982; V hal. 2008; V hal. 2011; V hal. 2018; V hal. 2021; V hal. 2024; V hal. 2027; V hal. 2342; V hal. 2345
569	WATER TANK TRUCK	Water Tank Truck	Peralatan · jam	V hal. 1024; V hal. 1301; V hal. 1304; V hal. 3033
570	Watertank truck	Watertank Truck	Peralatan · Jam	V hal. 716; V hal. 720; V hal. 724; V hal. 728
571	WATERTANK TRUCK	Watertank Truck	Peralatan · Jam	V hal. 653; V hal. 657
572	Welding Machine, 300 A	WELDING MACHINE, 300 A	Peralatan · jam	V hal. 1792

No.	Nama sebelumnya	Nama seragam / pilihan terpisah	Kelompok · satuan	Halaman sumber
573	Welding Machine, Semi	WELDING MACHINE, SEMI	Peralatan · jam	V hal. 1794
574	Welding set	Welding Set	Peralatan · jam	V hal. 1352; V hal. 1432
575	WELDING SET	Welding Set	Peralatan · jam	V hal. 1521
576	Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk bangunan	Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual untuk bangunan	Bahan · m2	VI hal. 1557; VI hal. 1558
577	x 175 x 72 x 6 mm)	x 175 x 72 x 6 mm	Bahan · M	V hal. 3041; V hal. 3044; V hal. 3047; V hal. 3050

C. Indeks Pemeriksaan Seluruh AHS

Status “perlu pemeriksaan” mempertahankan rincian lama yang belum dapat dikoreksi dengan pasti. Status “tidak ada koreksi pasti” bukan sertifikasi seluruh komponen benar.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1	IV · A.1.01.a.1 · 52	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
2	IV · A.1.01.b1.1 · 52	Penggalian batu sedalam > 0 s.d. 1 m, manual	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
3	IV · A.1.01.b1.2 · 53	Penggalian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m, manual	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
4	IV · A.1.01.b1.3 · 53	Penggalian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m, manual	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
5	IV · A.1.01.b1.4 · 54	Penggalian batu > 3 m, setiap tambahan kedalaman 1 m, manual	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
6	IV · A.2.01.b1.1 · 54	Penggalian batu sedalam > 0 s.d. 1 m, semi-mekanis	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
7	IV · A.2.01.b1.2 · 55	Penggalian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m, semi-mekanis	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
8	IV · A.2.01.b1.3 · 55	Penggalian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m, semi-mekanis	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
9	IV · A.2.01.b1.4 · 56	Penggalian batu > 3 m, setiap tambahan kedalaman 1 m, semi-mekanis	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
10	IV · A.1.01.c1.1 · 57	Contoh 1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen PC	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Tanah liat/lempung/
11	IV · A.2.01.c1.1 · 57	Pemadatan pasangan campuran tanah dan semen PC dengan pemadat timbris	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
12	IV · A.2.01.c1.2.a · 58	1 m3 Pemadatan Pasangan campuran Tanah dan Semen PC dengan Pemadat Stamper VRR; Tebal Pemadatan Material 20 cm per-lapis/4 lintasan	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stamper Double Drum-550 kg;
13	IV · A.2.01.c1.2.b · 58	1 m3 Pemadatan Pasangan campuran Tanah dan Semen PC dengan Pemadat Stamper VRR; Tebal Pemadatan Material 30 cm per-lapis/4 lintasan	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stamper Double Drum-550 kg;

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
14	IV · A.1.01.b2.1 · 59	Pembabadan rumput 1 m2, Perhitungan secara umum (Jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
15	IV · A.1.01.b2.2 · 59	Pembabadan rumput 1 m2, Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
16	IV · A.1.01.b2.3 · 60	Pembabadan rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
17	IV · A.1.01.b2.4 · 60	Pembabadan rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
18	IV · A.1.01.b2.5 · 61	Pembabadan rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 1h:2,5v	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
19	IV · A.1.01.b2.6 · 61	Pembabadan rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
20	IV · A.1.01.b2.6 · 65	Pembabadan rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber
21	IV · A.3.01.1a.1 · 82	1 m2 Striping/kupas 100 m' top soil menggunakan Buldozer (tanpa angkutan)	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber
22	IV · A.3.01.1a.2 · 83	1 m3 Pengerukan sampah/lumpur/sedimen di saluran/ sungai	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Midi-Amphibi);
23	IV · A.3.01.1a.3.a · 83	Menebang 1 Batang Pohon ∅ > 15 s.d. 30 cm menggunakan Chainsaw	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
24	IV · A.3.01.1a.3.b · 84	Menebang 1 Batang Pohon ∅ > 30 s.d. 50 cm menggunakan Chainsaw	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
25	IV · A.3.01.1a.3.c · 84	Menebang 1 Batang Pohon ∅ > 15 s.d. 30 cm menggunakan Feller Buncher Jumlah	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
26	IV · A.3.01.1a.3.d · 85	Menebang 1 Batang Pohon ∅ > 30 s.d. 50 cm menggunakan Feller Buncher	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
27	IV · A.3.01.1a.4.a · 85	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ∅ > 30 s.d. 50 cm; Alt.-1	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
28	IV · A.3.01.1a.4.b · 86	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ∅ > 30 s.d. 50 cm; Alt.-2	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 2 Roller axle bar; Bmak 2

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
29	IV · A.3.01.1a.4.c · 86	Mencabut tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ∅ > 15 s.d. 30 cm dengan SRRM, Alt.-3	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Stump and Root Removal
30	IV · A.3.01.1a.5 · 87	Memuat dan angkut 1 km Hasil Tebang 1 Batang Pohon ∅ > 30 s.d. 50 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Midi); Bucket
31	IV · A.3.01.1a.6 · 87	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ∅ > 50 s.d. 70 cm, dg SRRM	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Stump and Root Removal
32	IV · A.3.01.1a.7 · 88	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ∅ > 70 s.d. 90 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Stump and Root Removal
33	IV · A.3.01.1a.8 · 88	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ∅ > 90 s.d. 100 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Stump and Root Removal
34	IV · A.3.01.1b.1 · 92	Mengeruk 1 m3 tanah biasa di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
35	IV · A.3.01.1b.2 · 93	Mengeruk 1 m3 pasir di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std. Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
36	IV · A.3.01.1b.3 · 93	Mengeruk 1 m3 tanah liat/Lempung di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
37	IV · A.3.01.1b.4 · 94	Mengeruk 1 m3 cadas/tanah keras di SP normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
38	IV · A.3.01.1b.5 · 94	Mengangkat dan memuat batu belah 12 - < 25 cm di Stock Pile (SP) normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
39	IV · A.3.01.1b.6 · 95	Mengangkat dan memuat batu belah 25 - < 50 cm di Stock Pile (SP)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
40	IV · A.3.01.1b.7 · 95	Mengangkat dan memuat batu belah 50 - 100 cm di Stock Pile (SP) normal dg tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dg Exca.Std. Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
41	IV · A.3.01.1c.1 · 101	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - <2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
42	IV · A.3.01.1c.2 · 101	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 -<5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
43	IV · A.3.01.1c.3 · 102	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
44	IV · A.3.01.1c.4 · 102	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - <5,4)m' dimuat ke DT dg Exca.LA.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket
45	IV · A.3.01.1c.5 · 103	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (5,4 - < 10,0)m' dimuat ke DT dg Exca.LA.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket
46	IV · A.3.01.1c.6 · 103	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75 - 100)% Dm atau (10,0 - < 13,4)m' dimuat ke DT dg Exca.LA.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket
47	IV · A.3.01.1c.7 · 104	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - < 7,0)m' dimuat ke DT dg Exca.SLA.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (SLA); Bucket
48	IV · A.3.01.1c.8 · 104	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40 - 75)% Dm atau (7,0 - < 13,1)m' dimuat ke DT dg Exca.SLA.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (SLA); Bucket
49	IV · A.3.01.1c.9 · 105	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (13,1 - 17,5)m' dimuat ke DT dg Exca.SLA.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (SLA); Bucket
50	IV · A.3.01.1c.10 · 105	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - <2,64)m' dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
51	IV · A.3.01.1d.1 · 113	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
52	IV · A.3.01.1d.2 · 113	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
53	IV · A.3.01.1d.3 · 114	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket 0,90
54	IV · A.3.01.1d.4 · 114	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0-40)% Dm atau (0 - < 5,4)m' dimuat ke DT dg Exca.LA	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket
55	IV · A.3.01.1d.5 · 115	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (5,4 - < 10,0)m' dimuat ke DT oleh Exca.LA	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket
56	IV · A.3.01.1d.6 · 115	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (10,0 - < 13,4)m' dimuat ke DT oleh Exca.LA	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket 0,60
57	IV · A.3.01.1d.7 · 116	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0 - 40)% Dm atau (0 - < 7,0)m' dimuat ke DT oleh Exca.SLA.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (SLA); Bucket
58	IV · A.3.01.1d.8 · 116	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (7,0 - <13,1)m' dimuat ke DT oleh Exca.SLA.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (SLA); Bucket

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
59	IV · A.3.01.1d.9 · 117	Menggali 1 m3 pasir di BA/Salurean sedalam (75-100)% Dm atau (13,1- 17,5)m' dimuat ke DT oleh Exca.SLA.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (SLA); Bucket
60	IV · A.3.01.1e.1 · 122	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
61	IV · A.3.01.1e.2 · 123	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std. Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
62	IV · A.3.01.1e.3 · 123	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
63	IV · A.3.01.1f.1 · 124	Menggali 1 m3 cadas/tanah keras di BA/Saluran sedalam (0 - 40%) Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dg Exca.Std. Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
64	IV · A.3.01.1f.2 · 124	Menggali 1 m3 cadas/tanah keras di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
65	IV · A.3.01.1f.3 · 125	Menggali 1 m3 cadas/tanah keras di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dg Exca.Std.	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
66	IV · A.3.01.1g.1.a · 134	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
67	IV · A.3.01.1g.1.b · 134	Menggali dan Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
68	IV · A.3.01.1g.2.a · 135	Memuat 1 m3 tanah liat/lempung dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
69	IV · A.3.01.1g.2.b · 135	Menggali dan Memuat 1 m3 tanah liat/lempung dari BA/Saluran ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
70	IV · A.3.01.1g.3.a · 136	Memuat 1 m3 cadas/tanah keras dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
71	IV · A.3.01.1g.3.b · 136	Menggali dan memuat 1 m3 cadas/tanah keras dari BA/Saluran ke DT dengan Exca Std. dan angkut	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5 KW
72	IV · A.3.01.1g.4.a · 137	Memuat 1 m3 pasir dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
73	IV · A.3.01.1g.4.b · 137	Menggali dan memuat 1 m3 pasir dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
74	IV · A.3.01.1g.5.a · 138	Memuat 1 m3 batu lunak dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
75	IV · A.3.01.1g.5.b · 138	Menggali dan memuat 1 m3 batu lunak dari BA/Saluran ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5 KW
76	IV · A.3.01.1g.6 · 139	Memuat 1 m3 batu pecah/pecah mesin dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
77	IV · A.3.01.1h.1.a · 146	Memuat 1 m3 material berbutir halus (Tanah biasa,lempung+tanah urug) ke DT	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
78	IV · A.3.01.1h.1.b · 146	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutir halus (Tanah biasa, lempung+tanah urug) ke DT	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
79	IV · A.3.01.1h.2.a · 147	Memuat 1 m3 material berbutir halus (Tanah keras, cadas+batuan lunak) ke DT, model V-shape	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
80	IV · A.3.01.1h.2.b · 147	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutir halus (Tanah keras, cadas+batuan lunak) ke DT, model V-shape	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
81	IV · A.3.01.1h.3.a · 148	Memuat 1 m3 material berbutir kasar (pasir kasar/beton, pasang, halus, teras, urug) ke DT, model V-shape	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
82	IV · A.3.01.1h.3.b · 148	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutir kasar (pasir kasar/beton, pasang, halus, teras, urug) ke DT, model V-shape	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
83	IV · A.3.01.1h.4.a · 149	Memuat 1 m3 material kerikil (gravel 0,5-<6cm) s.d. kerakal (coble 6-25 cm) ke DT, model V-shape	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
84	IV · A.3.01.1h.4.b · 149	Memuat dan mengangkut 1 m3 material kerikil (gravel 0,5-<6cm) s.d. kerakal (coble 6-25 cm) ke DT, model V-shape	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
85	IV · A.3.01.1h.5.a · 150	Memuat 1 m3 material batu (φ > 25 - 50 cm) ke DT, model V-shape	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
86	IV · A.3.01.1h.5.b · 150	Memuat dan mengangkut 1 m3 material batu (φ > 25 - 50 cm) ke DT, model V-shape	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wheel Loader, Bucket 1,62
87	IV · A.3.01.1i.1 · 152	Galian Alur Sungai/Saluran	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator longarm +
88	IV · A.3.01.2 · 155	Angkutan Material Bahan Baku, Olahan dan Bahan Jadi	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OJ

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
89	IV · A.3.01.2a.1 · 156	Memecah 1 m3 Boulder menjadi batu ∅>12-50 cm dg JH+Genset (7,5 KW); dimuat ke DT dan angkut	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Jack Hammer 2,5 KW +
90	IV · A.3.01.2a.2 · 156	Memecah 1 m3 Boulder menjadi batu ∅>12-50 cm dg JH- RD+Kompressor (75HP); dimuat ke DT, angkut	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Jack Hammer + Kompresor
91	IV · A.3.01.2a.3 · 157	Memecah 1 m3 Boulder menjadi batu ∅>12-50 cm dg Excavator+RDB; dimuat ke DT dan angkut	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (155 HP) + RDB
92	IV · A.3.01.2a.4 · 157	Memecah 1 m3 Boulder menjadi batu ∅>12-50 cm dg RDB Mobile; dimuat ke DT dan angkut	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Rock Drill Breaker
93	IV · A.3.01.2a.5 · 159	Memecah Batu Menggunakan Excavator + RDB, Dimuat Menggunakan Dumptruck Kap. 4 m3 ke Area Disposal	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (155 HP) + RDB
94	IV · A.3.01.2b.1 · 162	Memuat dan angkut tanah biasa menggunakan DT Untuk Jarak n Km	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
95	IV · A.3.01.2b.2 · 162	Memuat dan angkut tanah keras/cadas menggunakan DT Untuk Jarak n Km	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
96	IV · A.3.01.2b.3 · 163	Memuat dan Angkut Batu Pecah menggunakan DT Untuk Jarak n Km	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
97	IV · A.3.01.2b.4 · 165	Angkutan Bahan Mentah/Jadi/Olahan menggunakan Flatbed Truck dan Crane Truck	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
98	IV · A.3.01.2c.7 · 182	Pengangkutan dan Penghamparan Material	3 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Excavator Standar di
99	IV · A.3.01.2d.1 · 186	Memuat pakai Kerek dan membuang 1 m3 Limbah pohon/tunggul/akar pakai Dump Truck (DT)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tripod tinggi 5 m; Beban
100	IV · A.3.01.2d.2 · 186	Memuat pakai Excavator dan membuang 1 m3 Limbah pohon/tunggul/akar pakai DT	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Exavator (Standar) – 155
101	IV · A.3.01.2d.3 · 187	Menggali+muat pakai Excavator dan angkut 1 m3 material yang tidak terpakai ke dumpsite pakai DT Contoh jarak 2 km	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Exavator (Standar) – 155
102	IV · A.3.01.2d.4 · 187	Menggali+muat pakai Excavator dan angkut 1 m3 material yang tidak terpakai ke dumpsite pakai DT Contoh jarak 3 km	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Dump Truck 7 Ton - 130
103	IV · A.3.01.2d.5 · 188	Menggali+muat 1 m3 tanah biasa dari BA pakai Excavator dan angkut material pakai DT	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tanah uruk dari BA utk

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
104	IV · A.3.01.2d.6 · 190	Mengeruk 1 m3 Pasir di Stokpile dibuang Setempat	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Exavator (Standar) – 155
105	IV · A.3.01.2e.1 · 196	Gali 1 m3 Pasir di ttk. A (Quarry) dimuat ke DT dan angkut 3 km ke ttk. B Jumlah	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
106	IV · A.3.01.2e.2 · 196	DT angkut 1 m3 pasir dari A ke B, jarak angkut 3 Km Jumlah	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Dump Truck 7 ton; Bak 6
107	IV · A.3.01.2e.3 · 197	Di B (SP-1: stock pile) 1 m3 pasir dimuatkan ke Tongkang Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket
108	IV · A.3.01.2e.4 · 197	Tongkang angkut 1m3 pasir dari B (SP-1) ke C (SP-2), jarak angkut 20 km Jumlah	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tongkang (Besar) - 4.000
109	IV · A.3.01.2e.5 · 198	Di C (SP-2) 1 m3 pasir dimuatkan ke perahu Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket
110	IV · A.3.01.2e.6.a · 198	Perahu kecil (tanpa mesin) angkut 1 m3 pasir dari C ke D, jarak angkut 2 Km Jumlah	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
111	IV · A.3.01.2e.6.b · 199	Perahu kecil (dg mesin 1@10 HP) angkut 1 m3 pasir dari C ke D, jarak angkut 2 Km Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Perahu + mesin
112	IV · A.3.01.2e.7 · 202	Pengadaan dan Pemasangan Batu Boulder Via Laut	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Excavator Longarm + E.36.c jam
113	IV · A.3.01.2e.8 · 204	Angkutan Kubus Beton dengan Perahu Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
114	IV · A.3.01.2e.9 · 206	Pengadaan dan Pemasangan Tetrapod via Laut Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
115	IV · A.3.01.2f.1 · 209	Stabilisasi Tanah Dasar Dengan Semen	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 8,24, berat jenis 1,40
116	IV · A.3.01.2f.2 · 212	Stabilisasi Tanah Dasar Dengan Semen dan Kapur Metode Deep Cement Mixing	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 8,24, berat jenis 1,40
117	IV · A.3.02.1a · 216	Striping/kupas top soil di BA dengan excavator long Arm dan angkut ke lokasi pekerjaan	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bulldozer 155 HP
118	IV · A.3.02.1b · 217	Pembuangan material yang tidak terpakai dimuat ke DT dan diangkut ke dumpsite	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
119	IV · A.3.02.1c.1 · 217	Penambahan tanah bahan tanggul dari BA diangkut oleh DT ke lokasi pekerjaan	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bulldozer 155 HP
120	IV · A.3.02.1c.2 · 220	Penambahan Tanah Bahan Tanggul dari BA diangkut Dumptruck Kap. Bak 4 m3 ke Lokasi Pekerjaan	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 2 Excavator (Std); Bucket
121	IV · A.3.02.1d.1 · 224	Urukan tanah di tempat sempit, tidak dilakukan dengan Vibro roller	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 2 Water Tank Truck -
122	IV · A.3.02.1d.2 · 224	Penghamparan, perataan dan pemadatan tanah ringan (standar proctor)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bulldozer - 155 HP
123	IV · A.3.02.1d.3 · 225	Penghamparan, perataan dan pemadatan tanah berat (modified proctor)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 2 Water Tank Truck -
124	IV · A.3.02.1e · 227	Finishing 1 m2 Badan Tanggul/Hasil Galian, dipapras excavator	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.);
125	IV · A.3.02.1f · 229	Pemasangan 1 buah panel beton pracetak untuk saluran secara mekanis	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane Truck 3 ton;
126	IV · A.3.02.1g · 231	1 m3 Pekerjaan Timbunan Pasir secara Mekanis	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Exavator (Standar) – 155
127	IV · A.3.02.1h · 233	Timbunan Kembali Bekas Galian dengan Alat Berat (Tanpa Pemadatan)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Exavator (Standar) – 155 445.000,00 2.710,51
128	IV · A.3.02.1i · 235	1 m3 Penghamparan, perataan, dan pemadatan Limestone (Secara Mekanis)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bulldozer, 155 hp 0,00612 635.000,00 3.885,34
129	IV · A.3.02.1j · 237	1 m3 Pasangan Toe Drain	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 2 Tukang Batu 0,00676 204.000,00 1.379,94
130	IV · A.3.02.1k · 242	1 m3 Pekerjaan Timbunan Pasir Secara Mekanis Menggunakan Excavator dan Tongkang	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 230 feet + Tugboat
131	IV · A.3.02.2a.1 · 245	1m’ Pemasangan atau Pengambilan Gambangan secara Semi Mekanis	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.);
132	IV · A.3.02.2a.2 · 245	1m’ Pemasangan atau pengambilan gambangan secara mekanis	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.);
133	IV · A.3.02.2b.1 · 247	1 m3 Galian tanah di rawa menggunakan Excavator Long Arm	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
134	IV · A.3.02.2b.2 · 248	1 m3 Galian Tanah di Rawa menggunakan Excavator Standar	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.);
135	IV · A.3.02.2b.3 · 248	1 m3 Angkut Material Hasil Galian di Rawa oleh Dump Truck Contoh sejauh 1,5 km	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Dump Truck 7 Ton;
136	IV · A.3.02.3a · 250	1 m3 Gali dan Urug Posisi dekat	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket
137	IV · A.3.02.3b · 250	1 m3 Gali dan Urug Posisi Jauh	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA); Bucket
138	IV · A.3.02.4a · 255	Penggalian 1 m3 Tanah/Sedimen di Situ/Waduk/Sungai/ Saluran Menggunakan 2-rate Estafet sejauh total 40 m’	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA;
139	IV · A.3.02.4b · 255	Pemuatan ke DT Setiap 1 m3 Tanah/Sedimen Hasil Pengangkatan/Pengerukan, dan Pengangkutannya ke Lokasi DA	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket 536.695,28 2.971,90
140	IV · A.3.02.4c · 256	Penghamparan, Perataan dan Perapihan 1 m3 Hasil Galian di Disposal Area, Menggunakan 2-rate Estafet Penghamparan (dalam m3), perataan + perapihan (dalam m2) sejauh 40 m’	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket 0,0071 103.151,95 2.782,76
141	IV · A.3.02.4d · 256	Perataan dan Perapihan 1 m2 Permukaan DA untuk Sedimen (Manual) Perataan + perapihan (dalam m2), untuk luasan < 200 m2	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
142	IV · A.3.03.1 · 260	Pengerukan 1 m3 Sedimen menggunakan Kapal Keruk Sunction Dredger sampai kedalaman 10 m’	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Penyelam minimum 2
143	IV · A.3.03.2a · 269	Pengerukan Sedimen di Waduk/Danau dengan Kapal Keruk, Kedalaman 10 m’	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kapal Keruk (sangat
144	IV · A.3.03.2b · 271	Pengerukan 1 m3 sedimen di waduk/danau dengan kapal keruk kedalaman 50 m’	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kapal Keruk
145	IV · A.3.03.2c · 272	1 m2 tempat penirisan sedimen (TPS)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Bahan (Media Drain
146	IV · A.3.03.3a · 277	1m3 Galian Timbulan tanah yang berbentuk Pulau di Situ/Waduk/Danau	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator-1 (long
147	IV · A.3.03.3b · 278	Angkutan 1 m3 hasil galian dengan ponton-2 (jarak 1 km)	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ponton besi, kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
148	IV · A.3.03.3c · 278	Angkutan 1 m3 hasil galian dengan ponton-2 (jarak 3 km)	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ponton besi, kapasitas
149	IV · A.3.03.3d · 278	Angkutan 1 m3 hasil galian dengan ponton-2 (jarak 5 km)	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ponton besi, kapasitas
150	IV · A.3.03.4a · 282	Pemanenan 1 m3 Gulma air, 50 KW Kapasitas 2.000 – 5.000 m2/jam	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pemanen Gulma Air Medium, 50
151	IV · A.3.03.4b · 283	Pemanenan 1 m3 Gulma air, 100 KW Kapasitas 5.000 – 10.000 m2/jam	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pemanen Gulma Air Besar, 100
152	IV · A.3.03.5a · 288	Pekerjaan Pengerukan Slurry (80% air + 20% lumpur) menggunakan Kapal Keruk	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kapal Keruk (Kapasitas 2000
153	IV · A.3.03.5b · 289	Pekerjaan Pengoperasian 1 Buah Pompa Air / Booster per-Jam	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
154	IV · A.3.03.6a · 294	Pengangkatan 1 m3 Gulma Air dari Situ/Waduk/Saluran Menggunakan 5-rate Estafet	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (LA,
155	IV · A.3.03.6b · 295	Pemuatan ke DT setiap 1 m3 Gulma Air Hasil Pengangkatan/Pemanenan, dan Pengangkutannya ke Lokasi Disposal Area	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket 0,0068 536.695,28 3.628,06
156	IV · A.3.03.6c · 295	Penghamparan, Perataan dan Perapihan 1 m2 Hasil galian di Disposal Area, Menggunakan 5-rate estafet Penghamparan (dalam m3), perataan + perapihan (dalam m2), sejauh 40 m' Data luas perataan+perapihan (m2) : total volume (m3)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator (Std.); Bucket E.23.d 0,0301 536.695,28 16.165,26
157	IV · A.3.03.6d · 296	Perataan dan Perapihan 1 m2 Permukaan Disposal Area untuk Gulma Air (Manual) Perataan + perapihan (dalam m2), untuk luasan < 200 m2	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
158	IV · A.1.02.1a.1 · 297	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pembersihan batu (manual)	5 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
159	IV · A.1.02.1a.2 · 297	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)	5 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
160	IV · A.2.02.1a.3 · 297	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan Jack Hammer	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer + Genset 5 KW (12
161	IV · A.2.02.1a.4 · 298	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu**)	4 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
162	IV · A.1.02.2a.1 · 298	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah cara Manual	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
163	IV · A.2.02.2a.1 · 299	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan Jack Hammer	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
164	IV · A.1.02.3a.1 · 299	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M 17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
165	IV · A.1.02.3a.2 · 299	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
166	IV · A.1.02.3b.1 · 300	1 m2 Plesteran trasram tebal 1 cm, dengan mortar 25 MPa (setara campuran 1 PC:1 PP)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
167	IV · A.1.02.3b.2 · 300	1 m2 Plesteran trasram tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
168	IV · A.1.02.3b.3 · 300	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5Mpa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
169	IV · A.1.02.3b.4 · 301	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
170	IV · A.1.02.3b.5 · 301	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
171	IV · A.1.02.3b.6 · 301	1 m2 Plesteran trasram tebal 1,5 cm dengan mortar campuran 1 PC : 1 PP (25 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
172	IV · A.1.02.3b.7 · 302	1 m2 Plesteran trasram tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
173	IV · A.1.02.3b.8 · 302	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
174	IV · A.1.02.3b.9 · 302	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
175	IV · A.1.02.3b.10 · 303	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
176	IV · A.1.02.3b.11 · 303	1 m2 Plesteran trasram tebal 2,0 cm dengan mortar campuran 1 PC : 1 PP (25 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
177	IV · A.1.02.3b.12 · 303	1 m2 Plesteran trasram tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
178	IV · A.1.02.3b.13 · 304	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar Tipe S (12,5 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
179	IV · A.1.02.3b.14 · 304	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
180	IV · A.1.02.3b.15 · 304	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
181	IV · A.1.02.3b.16 · 305	1 m2 Plesteran trasram tebal 2,5 cm dengan mortar campuran 1 PC : 1 PP (25 MPa)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
182	IV · A.1.02.3b.17 · 305	1 m2 Plesteran trasram tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe M (17,2 MPa), setara 1 PC : 2 PP	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
183	IV · A.1.02.3b.18 · 305	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe S (12,5 MPa), setara 1 PC : 3 PP	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
184	IV · A.1.02.3b.19 · 306	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa), setara 1 PC : 4 PP	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
185	IV · A.1.02.3b.20 · 306	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa), setara 1 PC : 5 PP	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
186	IV · A.1.02.3c · 306	1 m2 Pekerjaan Acian	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
187	IV · A.1.02.4a.1.a · 307	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 0 s.d 1 m'	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
188	IV · A.1.02.4a.1.d · 308	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 3 s.d 4 m'	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
189	IV · A.1.02.4a.2.a · 308	1 m3 Pasangan batu kosong tidak teratur, kurang padat-banyak rongga, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
190	IV · A.1.02.4a.2.d · 309	1 m3 Pasangan batu kosong tidak teratur, kurang padat-banyak rongga, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
191	IV · A.1.02.4b.1.a.1 · 310	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
192	IV · A.1.02.4b.1.a.4 · 311	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
193	IV · A.1.02.4b.1.b.1 · 311	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Beda Tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
194	IV · A.1.02.4b.1.b.4 · 312	1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
195	IV · A.1.02.4b.1.c.1 · 312	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
196	IV · A.1.02.4b.1.c.4 · 313	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
197	IV · A.1.02.4b.1.d.1 · 314	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami untuk lubang Hexagonal 80 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
198	IV · A.1.02.4b.1.d.4 · 314	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami untuk lubang Hexagonal 80 x 100 mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
199	IV · A.1.02.4b.1.e.1 · 315	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami untuk lubang Hexagonal 100 X 120 mm; beda tinggi > 0 s.d 1 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
200	IV · A.1.02.4b.1.e.4 · 315	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami untuk lubang Hexagonal 100 x 120 mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
201	IV · A.1.02.4b.1.f.1 · 316	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, untuk lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
202	IV · A.1.02.4b.1.f.4 · 316	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, untuk lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
203	IV · A.1.02.4b.2.a · 317	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda Tinggi > 0 s.d 1 m'	6 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
204	IV · A.1.02.4b.2.d · 317	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda Tinggi > 3 s.d 4 m'	5 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
205	IV · A.1.02.4b.3.a · 318	1 m3 Pasangan Bronjong Kawat di laut 200 m’ dari Tepi pantai	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Ponton Kayu 15 Ton; mesin 180 0,0258
206	IV · A.1.02.4b.3.b · 318	1 m3 Pasangan Bronjong Tambang Nylon/Rami di laut 200 m’ dari tepi pantai	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1m3 Bronjong Tambang
207	IV · A.1.02.5a.1 · 319	1 m2 Pasangan Batu muka	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
208	IV · A.1.02.5a.2 · 319	1 m2 Pasangan Batu candi	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
209	IV · A.1.02.5b.1 · 320	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis > 100 s.d. < 400 gr/m2), secara Manual	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Geotekstil Tipis (> 100 - < 400
210	IV · A.2.02.5b.1 · 320	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi Mekanis	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Geotekstil Tipis (> 100 - < 400
211	IV · A.1.02.5b.2 · 321	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal sedang (> 400 s.d. < 800 gr/m2), secara Manual	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Geotekstil Tebal sedang (> 400- M.132.g -
212	IV · A.2.02.5b.2 · 321	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi Mekanis	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Geotekstil Tebal sedang (> 400- M.132.g -
213	IV · A.1.02.5b.3 · 321	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), secara Manual	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
214	IV · A.2.02.5b.3 · 322	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), Semi Mekanis	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flaat Deck Truck; 7 Ton; Bak 8
215	IV · A.2.02.5b.4.a · 322	1 m' Penjahitan pada Geotekstil Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), secara semi mekanis	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Mesin Jahit (desktop-Pro);
216	IV · A.2.02.5b.4.b · 323	1 m' Penjahitan pada Geotekstil Tebal sedang (400 s.d. < 800 gr/m2), secara semi mekanis	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Mesin Jahit (desktop-Pro);
217	IV · A.2.02.5b.4.c · 323	1 m' Penjahitan Geotekstil Tebal (> 800 gr/m2), secara semi mekanis	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Mesin Jahit (desktop-Pro);
218	IV · A.2.02.5b.5.a · 324	1 m2 Pengelasan Geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), secara semi mekanis	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber
219	IV · A.2.02.5b.5.b · 324	1 m2 Pengelasan Geotekstil, Tebal sedang (400 s.d. < 800 gr/m2), secara semi mekanis	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber
220	IV · A.2.02.5b.5.c · 324	1 m2 Pengelasan Geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), secara semi mekanis	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber
221	IV · A.2.02.5b.6 · 325	1 m2 Pasangan Filer 2-lapis Karung Goni (permeable)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
222	IV · A.2.02.5b.7 · 325	1 m2 Pasangan Lapisan impermeable 2-lapis Karung Goni dilabur aspal	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
223	IV · A.2.02.5c.1 · 326	1 m2 Bar Screen/saringan kasar *	8 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
224	IV · A.2.02.5c.2 · 326	1 m' ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber Dynabol/raamset ø 8 mm, panjang
225	IV · A.1.02.5c.1 · 327	1 m' Peilskaal/Mistar duga muka air (Diambi ldari AHSP Hidrologi)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Mistar Ukur Allumunium, lebar 8
226	IV · A.2.02.5d.1 · 327	1 m3 Pasangan (Elastis) atau Construction Joint atau Joint Filler atau joint sealant	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 25 bar
227	IV · A.2.02.5d.2 · 328	1 m3 Sementasi (Slash grouting) Construction Joint	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber B Bahan Grouting
228	IV · A.1.02.5d.3 · 328	1 m' Pasangan Pipa Suling-suling	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
229	IV · A.1.03.1a.1 · 330	1 m3 Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	5 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
230	IV · A.1.03.1a.2 · 331	1 m3 Beton mutu rendah fc' 15 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
231	IV · A.1.03.1b.1 · 331	1 m3 Beton mutu rendah fc' 20 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
232	IV · A.1.03.1b.2 · 332	1 m3 Beton mutu rendah fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
233	IV · A.2.03.1b.1 · 333	1 m3 Beton mutu sedang fc' 40 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	7 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber Molen/Beton mixer 0,35
234	IV · A.2.03.1c.1 · 334	1 m3 Beton Ready Mixed dicorkan menggunakan Pompa Beton	6 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber Campuran Beton
235	IV · A.1.03.1c.2 · 335	Pemakaian bahan Admixture atau Aditif untuk 1 m³ beton	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
236	IV · A.1.03.2b.1 · 337	1 m2 Bekisting biasa lantai beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Multiplex 12 mm atau
237	IV · A.1.03.2b.2 · 338	1 m2 Bekisting expose pelat lantai beton dengan multiflex 18 mm (TP), JaTm 0,60 m	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
238	IV · A.1.03.2b.3 · 339	1 m2 Bekisting biasa pelat lantai beton dengan papan 3/20 cm (TP)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Papan 3/20 cm kayu

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
239	IV · A.1.03.2b.4 · 340	1 m2 perancah bekisting lantai beton dg kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, JaTm 0,60 m	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
240	IV · A.1.03.2b.5 · 341	1 m2 perancah bekisting lantai beton dg dolken ø 8 cm – <10 cm tinggi 4 m**, JaTm 0,80 m	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Dolken atau kayu klas I
241	IV · A.1.03.2b.6 · 342	1 m2 perancah bekisting pelat beton dengan bambu ø 8 cm – <10 cm tinggi 4 m**, JaTm 0,80 m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bambu ø 8 cm – 10 cm,
242	IV · A.1.03.2c.1 · 343	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,6 m)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Floordeck galv,
243	IV · A.1.03.2c.2 · 344	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,8 m)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Floordeck galv,
244	IV · A.1.03.2c.3 · 345	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 1,2 m)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Floordeck galv,
245	IV · A.1.03.2c.4 · 346	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 2,0 m)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Floordeck galv,
246	IV · A.1.03.2d.1 · 347	1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	7 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
247	IV · A.1.03.2d.2 · 348	1 m2 Bekisting expose balok beton dengan multiflex 18 mm (TP), JaTm 1,0 m	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
248	IV · A.1.03.2d.3 · 349	1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan papan 3/20 cm (TP)	6 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
249	IV · A.1.03.2d.4 · 350	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dengan Kaso 5/7 tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
250	IV · A.1.03.2d.5 · 351	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dengan kayu dolken ø 8 cm tinggi 4 m**, JaTm 1,2 m	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Dolken atau kayu klas I
251	IV · A.1.03.2d.6 · 352	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dg Bambu ø 8 cm tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bambu ø 8 cm – 10 cm,
252	IV · A.1.03.2e.1 · 353	1 m2 Bekisting biasa kolom beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm	7 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
253	IV · A.1.03.2e.2 · 354	1 m2 Bekisting expose kolom beton dengan multiflex 18 mm	7 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
254	IV · A.1.03.2e.3 · 355	1 m2 Bekisting biasa kolom beton dengan papan 3/20 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Papan 3/20 cm kayu
255	IV · A.1.03.2e.4 · 356	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg kayu Kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
256	IV · A.1.03.2e.5 · 357	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg kayu dolken ø 8 cm tinggi 4 m**, JaTm 1,2 m	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Dolken atau kayu klas I
257	IV · A.1.03.2e.6 · 358	1 m2 Perancah Bekisting kolom beton dg Bambu ø 8 cm tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bambu ø 8 cm – 10 cm,
258	IV · A.1.03.2f.1 · 359	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm	7 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
259	IV · A.1.03.2f.2 · 360	1 m2 Bekisting expose dinding beton dengan multiflex 18 mm	6 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
260	IV · A.1.03.2f.3 · 361	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan papan 3/20 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Papan 3/20 cm kayu
261	IV · A.1.03.2f.4 · 362	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Kaso 5/7 untuk Dinding beton Tm 2,5 m**	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
262	IV · A.1.03.2f.5 · 363	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Balok 8/12 untuk Dinding beton Tm 4,5 m**	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
263	IV · A.1.03.2g · 364	Bekisting Fondasi dan Sloof mm atau 18 mm	7 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
264	IV · A.1.03.2g.2 · 365	1 m2 Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan papan 3/20 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Papan 3/20 cm kayu
265	IV · A.1.03.2g.3 · 366	1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 untuk Sloof dan Fondasi beton Tm 2,0 m**	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
266	IV · A.1.03.2h.1 · 366	1 m2 Pagar kaso 5/7 cm untuk tinggi dan JaT 0,8-1,0 m pada Tangga, Bordes, Esteger dan Pengaman ujung	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
267	IV · A.1.03.2h.2 · 367	1 m2 Anak Tangga (lebar 0,6 -1 m') pakai papan 3/20 cm (TP)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Papan 3/20 cm kayu
268	IV · A.1.03.2h.3 · 367	1 m2 Perancah Anak tangga dengan kaso 5/7 cm tinggi 4 m** dan JaTm 0,60 m	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
269	IV · A.1.03.2h.4 · 368	1 m2 Bordes Tangga pakai papan 3/20 cm (TP)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Papan 3/20 cm kayu
270	IV · A.1.03.2h.5 · 368	1 m2 perancah bordes tangga menggunakan kaso 5/7 cm setinggi 4 m** dan JaTm 0,60 m	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
271	IV · A.1.03.2i.1 · 369	Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara biasa (dan membereskan puing)	2 → 2	Dikoreksi terhadap baris sumber
272	IV · A.1.03.2i.2 · 369	Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara hati-hati (dan membereskan puing) *	2 → 2	Dikoreksi terhadap baris sumber
273	IV · A.2.03.2j.1 · 370	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Drill 2,5 KW+Genset 5 KW	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber Jack Hammer Drill 2,5
274	IV · A.2.03.2j.2 · 370	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Kompressor-75 HP	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber JH Rock Drill+Kompressor

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
275	IV · A.1.03.2k.1 · 373	Pasangan 1 bh Modul: Tipe T atau Tipe S	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Modul dinding/lantai Tipe S
276	IV · A.1.03.2k.2 · 374	Pasangan 1 bh Modul: Capping	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Modul capping penutup
277	IV · A.1.03.2k.3 · 374	Pasangan 1 bh Modul: Pondasi	6 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
278	IV · A.1.03.2k.4 · 375	Pasangan 1 bh Modul: Tipe Siku	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
279	IV · A.1.03.2k.5.a · 375	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Beton L-Shape 103.30.33.8	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
280	IV · A.1.03.2k.5.b · 376	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Beton L-Shape 83.30.33.8	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
281	IV · A.1.03.2k.5.c · 376	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Beton L-Shape 63.30.33.8	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
282	IV · A.1.03.2k.6 · 377	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Cover Beton	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
283	IV · A.1.03.2k.7.a · 377	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Precast Terowongan Segmen Lantai	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
284	IV · A.1.03.2k.7.b · 378	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Precast Terowongan Segmen Dinding	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
285	IV · A.1.03.2k.7.c · 378	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Precast Terowongan Segmen Penutup	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
286	IV · A.2.03.2l.1 · 379	1 m3 Campuran beton ferosemen mutu, fc’ = 30 Mpa	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
287	IV · A.1.03.2l.1 · 380	1 m2 Bekisting lantai beton ferosemen dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Multiplex 12 mm
288	IV · A.1.03.2l.2 · 381	Penulangan 1 m2 Ferrocement dengan Wiremess M6 (jaring kawat kotak)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tulangan Utama
289	IV · A.3.04.1a.1 · 385	Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu rendah fc’ 10 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 3 Tukang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
290	IV · A.3.04.1a.2 · 386	Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu rendah fc’ 15 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 3 Tukang
291	IV · A.3.04.1b.1 · 387	Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu sedang fc’ 20 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 3 Kepala
292	IV · A.3.04.1b.2 · 388	Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu sedang fc’ 25 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm	6 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber 3 Tukang
293	IV · A.3.04.1c.1 · 389	Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu sedang fc’ 30 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 3 Kepala
294	IV · A.3.04.1c.2 · 390	Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu sedang fc’ 35 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 3 Tukangtukang
295	IV · A.3.04.1c.3 · 391	Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu sedang fc’ 40 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 3 Tukangtukang
296	IV · A.3.04.1d.1 · 392	Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu tinggi fc’ 45 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 3 Kepala tukang
297	IV · A.3.04.1d.2 · 393	Pembuatan s.d Pengecoran 1m3 campuran beton mutu tinggi fc’ 50 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agr. Maks 19 mm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 3 Kepala
298	IV · A.3.04.2a · 398	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu rendah fc' 10 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm di Batching Plant yang diangkut oleh truck mixer	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber 2 PB: pasir beton / M.05.a.3 Kg
299	IV · A.3.04.2b · 399	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc’ 25 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm di Batching Plant yang diangkut oleh truck mixer	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 2 PB: pasir beton / M.05.a.3 Kg
300	IV · A.3.04.2c · 400	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 campuran beton mutu sedang fc’ 40 MPa; Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm di Batching Plant yang diangkut oleh truck mixer	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Fly ash (Kemasan 20
301	IV · A.3.04.3a · 403	Pembuatan dan Pengecoran beton dengan Shotcrete 1 m3 Campuran Beton fc' 25 MPa, tebal 20 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Campuran Beton fc'
302	IV · A.3.04.3b · 404	Pembuatan dan Pengecoran sampai pada ketinggian 50 m' pakai Pompa Beton 90 KW; 130 bar	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bahan Admixture/
303	IV · A.3.04.3c · 405	Pembuatan dan Pengecoran 1m3 beton pada jarak 100 m' horizontal pakai Pompa Beton 90 KW; 130 bar	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bahan Admixture/
304	IV · A.3.04.3d · 406	1 m' Soil Nailing dengan Bor Tangan (semi-mekanis)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Campuran Beton fc' 25

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
305	IV · A.3.04.3e · 407	1 m' Soil Nailing dengan Bor horizontal (Cara Mekanis)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Campuran Beton fc' 25 Mpa,
306	IV · A.3.04.4a.1 · 410	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 Campuran Beton mutu sedang fc' 25 MPa; W/C=0,509	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber PB: Pasir Beton / Agregat
307	IV · A.3.04.4a.2 · 411	Pembuatan s.d. Pengecoran 1 m3 Campuran Beton mutu tinggi fc' 40 MPa; W/C=0,339	13 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber PB: Pasir Beton / Agregat
308	IV · A.3.04.4b · 414	Pembuatan dan pengecoran 1 m3 Campuran Beton fc' = 30 MPa pakai Batching Plant Mini	10 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber PB: Pasir Beton / Agregat
309	IV · A.3.04.4c · 415	Pembuatan dan pengecoran 1 m3 Campuran Beton fc' = 30 MPa pakai Batching Plant Midi	10 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber PB: Pasir Beton / Agregat
310	IV · A.3.04.4d · 416	Pembuatan dan pengecoran 1 m3 Campuran Beton fc' = 30 MPa pakai Batching Plant Besar	11 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber PB: Pasir Beton / Agregat
311	IV · A.3.04.5 · 418	Pemasangan 1 Buah Komponen Pracetak Digunakan contoh Pemasangan 1 Balok Pracetak Uk 20x17x120 cm	3 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber Excavator (Std.); Bucket 0,90
312	IV · A.3.04.5a · 420	1 m3 Pemasangan Pracetak 200 kg – 1000 kg	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
313	IV · A.3.04.5b · 422	1 buah Pemasangan Pracetak 1000 kg – 3000 kg	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
314	IV · A.3.04.5c · 424	1 buah Pemasangan Pracetak 3000 kg – 5000 kg	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber
315	IV · A.2.05.1a.1 · 427	Per-m' penetrasi tiang pancang bambu/kayu atau dolken ∅ 6-< 8 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung dolken/
316	IV · A.2.05.1a.2 · 428	Per-m' penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu ∅ 8 – 10 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung dolken/
317	IV · A.1.05.1a.1 · 428	Per-m' penjepit bambu/dolken ø 6-8 cm cerucuk ø 8-10 tiap jarak 0,25 m' dg 2 lilitan kawat seng	5 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber Dolken kayu galam
318	IV · A.1.05.1a.2 · 429	Per-m' penjepit bambu/dolken ø 6-8 cm cerucuk ø 8-10 tiap jarak 0,25 m' dg 3 lilitan kawat seng	5 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber Dolken kayu galam
319	IV · A.2.05.1a.3 · 429	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu ∅ 10 -< 15 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung dolken/
320	IV · A.2.05.1a.4 · 430	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu ∅ 15 -< 18 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung dolken/

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
321	IV · A.2.05.1a.5 · 431	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu ∅ 18 -< 20 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung dolken/
322	IV · A.2.05.1a.6 · 432	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu ∅ 20 - 30 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung dolken/
323	IV · A.2.05.1a.7 · 433	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu papan (2-3)/10 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung turap papan
324	IV · A.2.05.1a.8 · 434	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu papan (2-3)/20 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung turap papan
325	IV · A.2.05.1a.9 · 435	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu papan (2-3)/25 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung turap
326	IV · A.2.05.1a.10 · 436	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu papan (2-3)/30 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung turap
327	IV · A.2.05.1a.11 · 437	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu kaso 5/7 cm	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber Tripod tinggi 5 m,
328	IV · A.2.05.1a.12 · 438	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu balok 8/12 cm	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber Tripod tinggi 5 m,
329	IV · A.2.05.1b.1 · 439	Per-m' penetrasi tiang pancang pipa baja ø 15 cm atau 15 x 15 cm	10 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Sepatu pancang ø 15 cm
330	IV · A.2.05.1b.2 · 440	Per-m' penetrasi Tiang pancang pipa baja ø 20 cm atau 20 x 20 cm	10 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Sepatu pancang ø 20 cm
331	IV · A.2.05.1b.3 · 441	Per-m' penetrasi tiang pancang pipa baja ø 25 cm atau 25 x 25 cm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang ø 25 cm
332	IV · A.2.05.1b.4 · 442	Per-m’ penetrasi tiang pancang pipa baja ∅ 30 cm atau 30 x 30 cm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang ø 30 cm
333	IV · A.2.05.1b.5 · 443	Per-m’ penetrasi tiang pancang pipa baja ∅ 35 cm atau 35 x 35 cm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang ø 30 cm
334	IV · A.2.05.1b.6 · 444	Per-m’ penetrasi tiang pancang pipa baja ∅ 40 cm atau 40 x 40 cm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang ø 30 cm
335	IV · A.2.05.1c.1 · 445	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 15 x 15 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung beton

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
336	IV · A.2.05.1c.2 · 446	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 20 x 20 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung beton
337	IV · A.2.05.1c.3 · 447	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 25 x 25 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung beton
338	IV · A.2.05.1d.1 · 448	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5 - 16,67 Buah) kayu dolken ∅ 6 - 8 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
339	IV · A.2.05.1d.2 · 449	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 -12,5 Buah) kayu dolken ∅ 8 - <10 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
340	IV · A.2.05.1d.3 · 450	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (6,67 - 10 Buah) kayu dolken ∅ 10 - < 15 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
341	IV · A.2.05.1d.4 · 451	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5,56 - 6,67 Buah) kayu dolken ∅ 15 - < 18 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
342	IV · A.2.05.1d.5 · 452	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5 - 5,56 Buah) kayu dolken ∅ 18 - < 20 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
343	IV · A.2.05.1d.6 · 453	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 - 5 Buah) kayu dolken ∅ 20 - 30 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
344	IV · A.2.05.1d.7 · 454	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 Buah) kayu papan (2-3)/10 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
345	IV · A.2.05.1d.8 · 455	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5 Buah) kayu papan (2-3)/20 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
346	IV · A.2.05.1d.9 · 456	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (4 Buah) kayu papan (2-3)/25 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
347	IV · A.2.05.1d.10 · 457	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 Buah) kayu papan (2-3)/30 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
348	IV · A.2.05.1d.11 · 458	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (14,3 Batang) kayu kaso 5/7 tebal 5 cm	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber Tripod tinggi 7 m,
349	IV · A.2.05.1d.12 · 459	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (20 Buah) kayu kaso 5/7 tebal 7 cm	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber Tripod tinggi 7 m,
350	IV · A.2.05.1d.13 · 460	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (8,33 Buah) kayu balok 8/12 tebal 8 cm	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber Tripod tinggi 7 m,

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
351	IV · A.2.05.1d.14 · 461	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5 Buah) kayu balok 8/12 tebal 12 cm	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber Tripod tinggi 7 m,
352	IV · A.2.05.1e.1 · 462	Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m';	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Tripod tinggi 7 m,
353	IV · A.2.05.1e.2 · 462	Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400 x 170 x 15,5 mm; 76,1 kg/m'turap	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Tripod tinggi 7 m,
354	IV · A.2.05.1f.1 · 463	Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-400; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m'	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung pre-cast
355	IV · A.2.05.1f.2 · 464	Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-600; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m'	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung pre-cast
356	IV · A.2.05.1f.3 · 465	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung beton
357	IV · A.2.05.1f.4 · 466	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 15 x 40 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung beton
358	IV · A.2.05.1f.5 · 467	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 x 50 cm	8 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung beton
359	IV · A.2.05.1g.1 · 468	Per-1 x potong Tiang pancang beton ∅ 40 cm atau Persegi 40 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Clamp / Catok / Steel G.09.c/
360	IV · A.2.05.1g.2 · 469	Per-1 x potong Tiang pancang pipa baja ∅ 40 cm atau 40 x 40 cm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Clamp / Catok / Steel G.09.c/
361	IV · A.2.05.1g.3 · 469	Per-1 x potong Tiang Pancang Beton W-450	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Clamp / Catok / Steel G.09.c/
362	IV · A.2.05.2a.1 · 470	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 20 cm pada tanah agak lunak	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
363	IV · A.2.05.2a.2 · 470	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 20 cm pada tanah sedang (biasa)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
364	IV · A.2.05.2a.3 · 471	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ∅ 20 cm pada tanah berbatu *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
365	IV · A.2.05.2a.4 · 471	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 20 cm pada Tanah keras atau Cadas *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
366	IV · A.2.05.2a.5 · 472	Penulangan dan pengecoran 1m' panjang Lubang Bored Pile ∅ 20 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tulangan Bored Pile 100
367	IV · A.2.05.2b.1 · 473	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 30 cm pada tanah agak lunak	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
368	IV · A.2.05.2b.2 · 473	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 30 cm pada tanah sedang (biasa)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
369	IV · A.2.05.2b.3 · 474	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 30 cm pada tanahkeras/Cadas/Batu Lunak *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
370	IV · A.2.05.2b.4 · 474	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ∅ 30 cm pada tanah berbatu *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
371	IV · A.2.05.2b.5 · 475	Penulangan dan pengecoran beton 1m' Lubang Bored Pile ∅ 30 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tulangan Bored Pile 100
372	IV · A.2.05.2c.1 · 475	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ∅ 40 cm pada tanah agak lunak	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor batang bor
373	IV · A.2.05.2c.2 · 476	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ∅ 40 cm pada tanah sedang (biasa)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor batang bor
374	IV · A.2.05.2c.3 · 476	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 40 cm pada tanah keras/Cadas/Batu Lunak *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor batang bor
375	IV · A.2.05.2c.4 · 477	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 40 cm pada tanah berbatu *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor batang bor
376	IV · A.2.05.2c.5 · 477	Penulangan dan pengecoran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 40 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tulangan Bored Pile
377	IV · A.2.05.2d.1 · 478	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ∅ 50 cm pada tanah agak lunak	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor batang bor
378	IV · A.2.05.2d.2 · 478	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ∅ 50 cm pada tanah sedang (biasa)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor batang bor
379	IV · A.2.05.2d.3 · 479	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ∅ 50 cm pada tanah keras/Cadas/Batu Lunak *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor batang bor
380	IV · A.2.05.2d.4 · 479	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ∅ 50 cm pada tanah berbatu *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor batang bor

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
381	IV · A.2.05.2d.5 · 480	Penulangan dan pengecoran 1m' Lubang Bored Pile ∅ 50 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tulangan Bored Pile
382	IV · A.3.05.1a.1.a · 486	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang 5/7 cm Kayu Kelas II	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat pancang Mini Pile
383	IV · A.3.05.1a.1.b · 486	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang pancang Dolken ∅ 6 - 8 cm	6 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
384	IV · A.3.05.1a.1.c · 487	(DDH) Per-m' penetrasi Cerucuk bambu ∅ 8 -10 cm atau Kayu 10 x 10 cm	7 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
385	IV · A.3.05.1a.1.d · 488	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Kayu 8/12 cm atau kayu 12 x 12 cm (Kelas II)	7 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung balok
386	IV · A.3.05.1a.1.e · 489	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Kayu gelondongan ∅ 18 - 20 cm atau persegi 20 cm	7 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung
387	IV · A.3.05.1a.2.a · 493	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' turap (14,3 Buah)	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Pile Vibratory Hammer 200
388	IV · A.3.05.1a.2.b · 494	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 5 cm untuk lebar 1 m' turap (20 Buah)	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Pile Vibratory Hammer 200
389	IV · A.3.05.1a.2.c · 495	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu Dolken ø 6 - 8 cm selebar 1 m' turap (12,5-16,7 buah)	7 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Sepatu pancang
390	IV · A.3.05.1a.2.d · 496	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 8 cm untuk lebar 1 m' turap (8,33 Buah)	7 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung balok
391	IV · A.3.05.1a.2.e · 497	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 12 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5 Buah)	7 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Alat penyambung balok
392	IV · A.3.05.1b.1.a · 508	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Δ 28 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung balok Δ
393	IV · A.3.05.1b.1.b · 508	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Δ 32 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung balok Δ
394	IV · A.3.05.1b.1.c · 509	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton φ10-12 cm atau Persegi 12 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung balok Ø
395	IV · A.3.05.1b.1.d · 510	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ∅ 15 cm atau Persegi 15 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung balok Ø

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
396	IV · A.3.05.1b.1.e · 511	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 20 cm atau Persegi 20 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung balok Ø
397	IV · A.3.05.1b.1.f · 512	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 25 cm atau Persegi 25 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung balok Ø
398	IV · A.3.05.1b.1.g · 513	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 30 cm atau Persegi 30 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung balok Ø
399	IV · A.3.05.1b.1.h · 514	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 50 cm atau Persegi 50 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung pancang
400	IV · A.3.05.1b.1.i · 515	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ø 35cm atau Persegi 35 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung balok Ø
401	IV · A.3.05.1b.2.a · 516	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 30; 6 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang Ø 30 atau
402	IV · A.3.05.1b.2.b · 517	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 35; 6,5 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang Ø 35 atau
403	IV · A.3.05.1b.2.c · 518	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 40; 7,5 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang Ø 40 atau
404	IV · A.3.05.1b.2.d · 519	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 45; 8 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung pancang
405	IV · A.3.05.1b.2.e · 520	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 50; 9 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung pancang
406	IV · A.3.05.1b.2.f · 521	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 60; 10 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung pancang
407	IV · A.3.05.1b.2.g · 522	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 80; 12 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung pancang
408	IV · A.3.05.1b.2.h · 523	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 100; 14 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung pancang
409	IV · A.3.05.1b.2.i · 524	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 120; 15 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung pancang
410	IV · A.3.05.1b.3.a · 525	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Persegi ø 40; 7,5 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung pancang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
411	IV · A.3.05.1b.3.b · 526	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Persegi ø 45; 8 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat Penyambung pancang
412	IV · A.3.05.1b.4.a · 531	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjg - 4 m'; berat 100 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 5 Ton +
413	IV · A.3.05.1b.4.b · 531	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjg - 4 m'; berat 150 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 5 Ton +
414	IV · A.3.05.1b.4.c · 532	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjg - 4 m'; berat 275 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 5 Ton +
415	IV · A.3.05.1b.4.d · 532	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjg - 4 m'; berat 400 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 5 Ton +
416	IV · A.3.05.1b.4.e · 533	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-400; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10 Ton +
417	IV · A.3.05.1b.4.f · 533	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10 Ton +
418	IV · A.3.05.1b.4.g · 534	Per-m' penetrasi Turap Beton pre-cast W-450	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10 Ton +
419	IV · A.3.05.1b.4.h · 536	Penetrasi beton pre-cast untuk Panjang n m Pada perhitungan ini diungakan Panjang 12 m	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10 Ton +
420	IV · A.3.05.1b.4.i · 538	Per-m’ Penetrasi CCSP W-350 menggunakan Ponton	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber + Diesel Hammer (2
421	IV · A.3.05.1b.4.j · 540	Penetrasi beton pre-cast untuk Panjang n m Menggunakan Crawler Crane dan Diesel Hammer	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
422	IV · A.3.05.1c.1.a · 544	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Pipa Baja ø 15 cm atau persegi 15 cm, t=0,6 cm	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
423	IV · A.3.05.1c.1.b · 545	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 20 cm atau persegi 20 cm, t=0,9 cm	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
424	IV · A.3.05.1c.1.c · 545	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 25 cm atau persegi 25 cm, t=1,2 cm	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
425	IV · A.3.05.1c.1.d · 546	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 30 cm atau persegi 30 cm, t=1,2 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10 Ton +

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
426	IV · A.3.05.1c.1.e · 546	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 35 cm atau persegi 35 cm, t=1,6 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10 Ton +
427	IV · A.3.05.1c.1.f · 547	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10 Ton +
428	IV · A.3.05.1c.2.a · 550	(DDH) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10 Ton +
429	IV · A.3.05.1c.2.b · 551	(DDH) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x170x15,5 mm; 76,1 kg/m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10 Ton +
430	IV · A.3.05.2a.1.a · 555	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang 5/7 cm Kayu Kelas II	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
431	IV · A.3.05.2a.1.b · 556	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Dolken ∅ 6 - 8 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
432	IV · A.3.05.2a.1.c · 557	(VPD) Per-m' penetrasi cerucuk bambu ∅ 8 -10 cm atau Kayu 10 x 10 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
433	IV · A.3.05.2a.1.d · 558	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Kayu 8/12 cm atau Kayu 12 x 12 cm (Kelas II)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok
434	IV · A.3.05.2a.1.e · 559	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang kayu gelondongan ∅ 18 - 20 cm atau Persegi 20 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung dolken ø
435	IV · A.3.05.2a.2.a · 563	(VPD) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' turap (14,3 Buah)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
436	IV · A.3.05.2a.2.b · 564	(VPD) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 5 cm untuk lebar 1 m' turap (20 Buah)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
437	IV · A.3.05.2a.2.c · 565	(VPD) Per-m' penetrasi turap kayu dolken ø 6 - 8 cm selebar 1 m' turap (12,5-16,7 buah)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang
438	IV · A.3.05.2a.2.d · 566	(VPD) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 8 cm untuk lebar 1 m' turap (8,33 Buah)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok
439	IV · A.3.05.2a.2.e · 567	(VPD) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 12 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5 Buah)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok
440	IV · A.3.05.2b.1.a · 578	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang beton Segi tiga 28 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok Δ

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
441	IV · A.3.05.2b.1.b · 579	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang beton Segi tiga 32 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok Δ
442	IV · A.3.05.2b.1.c · 580	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang beton ∅ 10 - 12 cm atau Persegi 12 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
443	IV · A.3.05.2b.1.d · 581	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang beton ∅ 15 cm atau Persegi 15 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
444	IV · A.3.05.2b.1.e · 582	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang beton ø 20 cm atau Persegi 20 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
445	IV · A.3.05.2b.1.f · 583	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang beton ø 25 cm atau Persegi 25 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
446	IV · A.3.05.2b.1.g · 584	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Beton ø 30 cm atau Persegi 30 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
447	IV · A.3.05.2b.1h · 585	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Beton ø 35cm atau Persegi 35 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
448	IV · A.3.05.2b.1.i · 586	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Beton ø 50 cm atau Persegi 50 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
449	IV · A.3.05.2b.2.a · 587	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 30; 6 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang ∅ 30 cm
450	IV · A.3.05.2b.2.b · 588	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 35; 6,5 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang ∅ 35 cm
451	IV · A.3.05.2b.2.c · 589	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 40; 7,5 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sepatu pancang ∅ 40 cm
452	IV · A.3.05.2b.2.d · 590	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 45; 8 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung pancang
453	IV · A.3.05.2b.2.e · 591	(VPD) Per-m' Penetrasi Tiang Beton Spun ø 50; 9 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung pancang
454	IV · A.3.05.2b.2.f · 592	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 60; 10 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung pancang
455	IV · A.3.05.2b.2.g · 593	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 80; 12 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung pancang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
456	IV · A.3.05.2b.2.h · 594	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 100; 14 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung pancang
457	IV · A.3.05.2b.2.i · 595	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 120; 15 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung pancang
458	IV · A.3.05.2b.3.a · 596	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Persegi ø 40; 7,5 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung pancang
459	IV · A.3.05.2b.3.b · 597	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Persegi ø 45; 8 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung pancang
460	IV · A.3.05.2b.4.a · 601	(VDP) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjg - 4 m'; berat 100 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
461	IV · A.3.05.2b.4.b · 602	(VDP) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjg - 4 m'; berat 150 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
462	IV · A.3.05.2b.4.c · 602	(VDP) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjg - 4 m'; berat 275 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
463	IV · A.3.05.2b.4.d · 603	(VDP) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjg - 4 m'; berat 400 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
464	IV · A.3.05.2b.4.e · 603	(VDP) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-400; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
465	IV · A.3.05.2b.4.f · 604	(VDP) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
466	IV · A.3.05.2c.1.a · 609	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 15 cm atau persegi 15 cm, t=0,63 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Batu dan Tukang
467	IV · A.3.05.2c.1.b · 610	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 20 cm atau persegi 20 cm, t=0,9 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
468	IV · A.3.05.2c.1.c · 611	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 25 cm atau persegi 25 cm, t=1,2 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
469	IV · A.3.05.2c.1.d · 612	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 30 cm atau persegi 30 cm, t=1,2 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
470	IV · A.3.05.2c.1.e · 613	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 35 cm atau persegi 35 cm, t=1,6 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
471	IV · A.3.05.2c.1.f · 614	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
472	IV · A.3.05.2c.2.a · 617	(VPD) Per-m' panjang penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
473	IV · A.3.05.2c.2.b · 618	(VPD) Per-m' panjang penetrasi turap baja profil Larsen 400x170x15,5 mm; 76,1 kg/m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
474	IV · A.3.05.2c.2.c · 620	(VPD) Per-m' panjang penetrasi turap baja profil Larsen 400x170x15,5 mm; 76,1 kg/m' (Menggunakan Crane Truck)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Turap Baja Profil Larsen
475	IV · A.3.05.2c.2.d · 622	(VPD) Per-m' panjang penetrasi turap baja profil Larsen 400x150x13,1 mm, 60 kg/m' (Menggunakan Crane Truck)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Turap Baja Profil Larsen
476	IV · A.3.05.2c.2.e · 624	Penetrasi Turap Baja Profil Larsen	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
477	IV · A.3.05.3a.1.a · 628	(E-155) Per-m' penetrasi Tiang pancang kayu 5/7 cm (Kelas II)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
478	IV · A.3.05.3a.1.b · 629	(E-155) Per-m' penetrasi Tiang pancang dolken ∅ 6 - 8 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
479	IV · A.3.05.3a.1.c · 630	(E-155) Per-m' penetrasi Cerucuk dolken/bambu ∅ 8 -10 cm atau kayu 10 x 10 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
480	IV · A.3.05.3a.1.d · 631	(E-155) Per-m' penetrasi Tiang pancang kayu 8/12 cm atau 12 x 12 cm (Kelas II)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok
481	IV · A.3.05.3a.1.e · 632	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang Kayu dolken atau kayu Kelas II φ18- 20 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung dolken ø
482	IV · A.3.05.3a.1.f · 634	Per-m' Penetrasi Cerucuk Dolken/Galam ∅ > 8 cm menggunakan Excavator Long Arm	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
483	IV · A.3.05.3a.2.a · 638	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' turap (14,3 Buah)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
484	IV · A.3.05.3a.2.b · 639	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu 5/7 cm - tebal 5 cm untuk lebar 1 m' turap (20 Buah)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
485	IV · A.3.05.3a.2.c · 640	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu dolken ø 6-8 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5-16,7 buah)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
486	IV · A.3.05.3a.2.d · 641	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu 8/12 cm - tebal 8 cm untuk lebar 1 m' turap (8,33 Buah)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok
487	IV · A.3.05.3a.2.e · 642	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu 8/12 cm - tebal 12 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5 Buah)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok
488	IV · A.3.05.3b.1.a · 653	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton D 28 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok Δ
489	IV · A.3.05.3b.1.b · 654	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton D 32 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung balok Δ
490	IV · A.3.05.3b.1.c · 655	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton ∅ 10 - 12 cm atau persegi 12 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
491	IV · A.3.05.3b.1.d · 656	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton ∅ 15 cm atau persegi 15 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
492	IV · A.3.05.3b.1.e · 657	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton ∅ 20 cm atau persegi 20 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
493	IV · A.3.05.3b.1.f · 658	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 40 cm atau persegi 40 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
494	IV · A.3.05.3b.2.a · 659	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton Spun ø 30 cm; 6 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
495	IV · A.3.05.3b.2.b · 660	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton Spun ø 35 cm; 6,5 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
496	IV · A.3.05.3b.2.c · 661	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton Spun ø 40 cm; 7,5 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
497	IV · A.3.05.3b.3.a · 662	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton Spun persegi ø 40 cm; 7,5 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
498	IV · A.3.05.3b.3.b · 663	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton Spun persegi ø 45 cm; 8 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton ø
499	IV · A.3.05.3b.4.a · 663	(E-155) Per-m' penetrasi beton pre-cast 12 x 30 cm; pjg - 4m'; berat 100 kg/m'	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
500	IV · A.3.05.3b.4.b · 664	(E-230) Per-m' penetrasi beton pre-cast 15 x 40 cm; pjg - 4m'; berat 150 kg/m'	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
501	IV · A.3.05.3b.4.c · 664	(E-230) Per-m' penetrasi beton pre-cast 22 x 50 cm; pjg - 4m'; berat 275 kg/m'	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
502	IV · A.3.05.3b.4.d · 665	(E-230) Per-m' penetrasi beton pre-cast 32 x 50 cm; pjg - 4m'; berat 400 kg/m'	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
503	IV · A.3.05.3b.4.e · 665	(E-230) Per-m' penetrasi Turap pancang Beton pre-cast W-400; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m'	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
504	IV · A.3.05.3b.4.f · 666	(E-230) Per-m' penetrasi Turap pancang Beton tulang pre-cast W- 600; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m'	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
505	IV · A.3.05.3b.4.g · 668	Per m' Penetrasi Beton Precast 15 x 55 cm Beton K 350	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung beton 25
506	IV · A.3.05.3b.4.h · 670	Per m' Penetrasi Turap Beton Pre-cast Pada perhitungan ini digunakan Beton Pre-cast W-500, lebar 1 m; panjang 7 m; 120 kg/m	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
507	IV · A.3.05.3c.1.a · 676	(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 15 cm atau persegi 15 cm, t=0,63 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
508	IV · A.3.05.3c.1.b · 676	(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 20 cm atau persegi 20 cm, t=0,9 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
509	IV · A.3.05.3c.1.c · 677	(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 25 cm atau persegi 25 cm, t=1,2 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
510	IV · A.3.05.3c.1.d · 677	(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 30 cm atau persegi 30 cm, t=1,2 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
511	IV · A.3.05.3c.1.e · 678	(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 35 cm atau persegi 35 cm, t=1,6 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
512	IV · A.3.05.3c.1.f · 678	(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
513	IV · A.3.05.3c.2.a · 679	(E-230) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m'	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
514	IV · A.3.05.3c.2.b · 679	(E-230) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x170x15,5 mm; 76,1 kg/m'	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
515	IV · A.3.05.4a.1 · 681	1 m' Pengelasan las listrik (semi-mekanis) untuk tebal 5 mm	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Mesin Las Listrik 500 Watt

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
516	IV · A.3.05.4a.2 · 682	1 m' Pengelasan las listrik (mekanis) untuk tebal 6 mm	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Mesin Las Listrik 250 A
517	IV · A.3.05.4a.3 · 682	1 m' Pengelasan las listrik (mekanis) untuk tebal 10 mm	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Mesin Las Listrik 500 A
518	IV · A.3.05.4b.1.a · 686	Cabut dan muat 1 Btg Turap Baja Profil 400x100x10,5 mm - 48 kg/m' ke DT	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
519	IV · A.3.05.4b.1.b · 686	Cabut dan muat 1 Btg tiang pancang Baja ∅ 15cm atau Persegi 15 cm	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
520	IV · A.3.05.4b.1.c · 687	Cabut dan muat 1 Btg Tiang Pancang Baja ∅ 20cm atau Persegi 20 cm	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
521	IV · A.3.05.4b.1.d · 687	Cabut dan muat 1 Btg Tiang kayu 8/12 cm (Kelas I) - pjg 4 m' ke DT	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
522	IV · A.3.05.4b.1.e · 689	Per-m’ Pencabutan Turap Baja Profil Larsen 400x170x15,5 mm, 76,1 kg/m’	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket
523	IV · A.3.05.4c.1 · 691	Angkut dan turunkan 1 Batang Tiang Pancang dan/atau Balok kayu 8/12 cm (Kelas I), jarak 250 m'	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Dump Truk 4 ton; Bak 4
524	IV · A.3.05.4c.2 · 692	Angkut dan turunkan 1 Batang Tiang Pancang dan/atau Balok kayu 8/12 cm (Kelas I), jarak 500 m'	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Dump Truk 4 ton; Bak 4
525	IV · A.3.05.5a · 694	Penetrasi Tiang Baja Via Laut	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane
526	IV · A.3.05.5b · 696	Pemasangan Tiang Pipa Beton dengan Metode Innerboring melalui badan air	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 3 Crawler Crane 150
527	IV · A.3.06.1a · 697	pengeboran 1 m’ pondasi tiang bor ø 60 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored pile machine (hidraulik)
528	IV · A.3.06.1b · 698	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 60 cm, campuran beton semi Mekanis	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Baja tulangan pondasi tiang bor
529	IV · A.3.06.2a · 699	pengeboran 1 m’ pondasi tiang bor ø 80 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored pile machine (hidraulik) Auger ø
530	IV · A.3.06.2b · 699	Penulangan dan pengecoran 1 m’ pondasi tiang bor ø 80 cm, campuran beton semi mikanis	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Baja tulangan pondasi tiang bor

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
531	IV · A.3.06.3a · 700	Pengeboran 1 m’ pondasi tiang bor ø 100 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored pile machine (hidraulik)
532	IV · A.3.06.3b · 700	Penulangan dan pengecoran 1 m’ pondasi tiang bor ø 100 cm, campuran beton semi mekanis	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Baja tulangan pondasi tiang bor
533	IV · A.3.06.3c · 701	Penulangan dan pengecoran 1 m’ pondasi tiang bor ø 100 cm, campuran beton Ready mix	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Baja tulangan pondasi tiang bor
534	IV · A.3.06.3c · 702	Penulangan dan pengecoran 1 m’ pondasi tiang bor ø 100 cm, campuran beton Ready mix	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber 100 kg/m3 beton*)
535	IV · A.3.06.4a · 702	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 120 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored Pile Machine (Hidraulik)
536	IV · A.3.06.4b · 703	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 120 cm, campuran beton semi Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 100 kg/m3 beton*)
537	IV · A.3.06.4c · 703	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 120 cm, campuran beton Ready Mix	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 100 kg/m3 beton*)
538	IV · A.3.06.4d · 704	Penulangan + Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 120 cm, dari Batching Plant diangkut Truck Mixer Beton Jumlah	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber 100 kg/m3 beton*)
539	IV · A.3.06.5a · 704	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 160 cm Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored Pile Machine (Hidraulik)
540	IV · A.3.06.5b · 705	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 160 cm, campuran beton semi Mekanis Jumlah	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Baja tulangan Pondasi Tiang Bor 33.280,77
541	IV · A.3.06.5c · 705	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 160 cm, campuran beton Ready Mix Jumlah	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 100 kg/m3 beton*)
542	IV · A.3.06.5d · 706	Penulangan + Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 160 cm, dari Batching Plant diangkut Truck Mixer Beton Jumlah	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber 100 kg/m3 beton*)
543	IV · A.3.06.6a · 706	Pengeboran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 180 cm Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored Pile Machine (Hidraulik)
544	IV · A.3.06.6b · 707	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 180 cm, campuran beton semi Mekanis Jumlah	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 100 kg/m3 beton*)
545	IV · A.3.06.6c · 707	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 180 cm, campuran beton Ready Mix Jumlah	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 100 kg/m3 beton*)

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
546	IV · A.3.06.6d · 708	Penulangan + Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang Bor ∅ 180 cm, dari Batching Plant diangkut Truck Mixer Beton Jumlah	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber 100 kg/m3 beton*)
547	IV · A.3.06.7a · 710	Pemasangan Besi Bore Pile dia. 80cm	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
548	IV · A.3.06.8a · 711	Preboring diameter 0,3 m	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber
549	IV · A.1.04.1a · 716	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43 x 65 cm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
550	IV · A.1.04.1b · 717	1 Buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni atau terpal 45 x 120 cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
551	IV · A.1.04.1c · 717	Membuat 1 Buah geobag ukuran 145 x 240 cm	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
552	IV · A.1.04.2 · 718	Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah 43 cm x 65 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Paku campuran 5 cm
553	IV · A.1.04.3 · 719	Kerangka baja profil L.50.50 atau L.60.60 atau profil berlubang utk 1 m3 kistdam pasir atau tanah 23 x 65 cm2	4 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber
554	IV · A.1.04.4 · 720	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-Jam; kapasitas 5 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; ∅ out 2,5"	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Pompa air (D) 2 KW;
555	IV · A.1.04.5 · 720	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-Jam kapasitas 10 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; ∅ out 4"	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Pompa air (D) 5 KW;
556	IV · A.1.04.6 · 721	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-Jam; kapasitas 30 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; ∅ out 5"	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Pompa air (D) 10 KW;
557	IV · A.1.04.7 · 721	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-Jam; kapasitas 60 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; ∅ out 8"	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Pompa air (D) 20 KW;
558	IV · A.1.04.8 · 722	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-Jam; kapasitas 100 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; ∅ out 10"	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Pompa air (D) 30 KW;
559	IV · A.1.04.9 · 723	Pengoperasian per-jam pompa air (D) dengan daya 30 KW dengan suction head maksimal 3 m dan discharge head maksimal 10 m' (kapasitas 100 L/s pada suction head 1m dan discharge head 10 m).	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Pompa air diesel 55 KW;
560	IV · A.1.06.1a · 724	1 Kali Pelumasan Pintu Angkat Stang Tunggal	3 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
561	IV · A.1.06.1b.1 · 724	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang tunggal < 1m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
562	IV · A.1.06.1b.2 · 725	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang Double < 1m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
563	IV · A.1.06.1b.3 · 725	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
564	IV · A.1.06.1b.4 · 726	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang Double 1- 2m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
565	IV · A.1.06.1b.5 · 726	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang tunggal > 2m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
566	IV · A.1.06.1b.6 · 727	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang Double > 2m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
567	IV · A.1.06.1c.1 · 727	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang tunggal < 1m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
568	IV · A.1.06.1c.2 · 728	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Double < 1m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
569	IV · A.1.06.1c.3 · 728	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
570	IV · A.1.06.1c.4 · 729	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Double 1- 2m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
571	IV · A.1.06.1c.5 · 729	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang tunggal > 2m	3 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
572	IV · A.1.06.1c.6 · 730	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Baja Roda Gigi Stang Double > 2m	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
573	IV · A.1.07.1 · 731	Penanaman 1 Pohon Bakau	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Bibit Mangrove M.127 Pohon 1,000
574	IV · A.1.07.2.a · 731	Pasangan 1 m2 Rakit Bambu atau sebagai Plaatform BPP	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Bahan gombong Ø 8 -< 10
575	IV · A.1.07.2.b · 732	Pasangan 1 m2 Matras Geotekstil sebagai Plaatform BPP	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Ponton besi, kapasitas 8 ton,
576	IV · A.1.07.3.aPembuatan · 733	1 Buah Kubus Beton 30 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+
577	IV · A.1.07.3.b · 734	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 40 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+
578	IV · A.1.07.3.c · 734	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 60 cm Masif	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+
579	IV · A.1.07.3.d · 735	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 60 cm Berongga	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+
580	IV · A.1.07.3.e · 735	Pembuatan 1 Buah Armor-3B: Berkait, Berongga dan Bertangga	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
581	IV · A.1.07.3.f · 736	Pembuatan 1 Buah Armor Blok Beton Bergigi	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+
582	IV · A.1.07.3.g · 736	Pembuatan Blok beton berat 0,4 ton Tetrapod, Quadripod, Dolos, Tribar dll.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+
583	IV · A.1.07.3.h · 737	Pembuatan Blok beton berat 0,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+
584	IV · A.1.07.3.i · 737	Pembuatan Blok beton berat 0,75 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+
585	IV · A.1.07.3.j · 738	Pembuatan Blok beton berat 1,0 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,75 m3+
586	IV · A.1.07.3.k · 738	Pembuatan Blok beton berat 1,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,75 m3+
587	IV · A.1.07.3.l · 739	Pembuatan Blok beton berat 2,0 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,75 m3+
588	IV · A.1.07.3.m · 739	Pembuatan Blok beton berat 2,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,75 m3+
589	IV · A.1.07.4 · 740	Pemasangan 1 m3 berbagai jenis armor, secara manual	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OH *Pekerja
590	IV · A.1.07.4.a · 741	Pasangan 1 m3 armor Kubus Beton 30 cm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
591	IV · A.1.07.4.b · 741	Pasangan 1 m3 armor Kubus Beton 40 cm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
592	IV · A.1.07.4.c · 742	Pasangan 1 m3 armor Kubus Beton 60 cm Masif	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
593	IV · A.1.07.4.d · 742	Pasangan 1 m3 armor Kubus Beton 60 cm Berongga	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
594	IV · A.1.07.4.e · 743	Pasangan 1 m3 Blok Beton armor-3B: Berkait, Berongga dan Bertangga	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Armor-3B: Berkait, Berongga
595	IV · A.1.07.4.f · 743	Pasangan 1 m3 armor Blok Beton Bergigi	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
596	IV · A.1.07.4.g · 744	Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 0,4 Ton	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
597	IV · A.1.07.4.h · 744	Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 0,5 Ton	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
598	IV · A.1.07.4.i · 745	Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 0,75 Ton	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
599	IV · A.1.07.4.j · 745	Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 1,0 Ton	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
600	IV · A.1.07.4.k · 746	Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 1,5 Ton	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
601	IV · A.1.07.4.l · 746	Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 2 Ton	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
602	IV · A.1.07.4.m · 747	Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 2,5 Ton	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
603	IV · A.1.07.5.a · 747	1 m3 Pasangan batu 1 kg - < 3 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Batu kali/bulat/oval
604	IV · A.1.07.5.b · 748	1 m3 Pasangan batu 3 kg - < 5 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Batu kali/bulat/oval
605	IV · A.1.07.5.c · 748	1 m3 Pasangan batu 5 kg - < 10 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Batu kali/bulat/oval
606	IV · A.1.07.5.d · 749	1 m3 Pasangan batu 10 kg - < 30 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Batu kali/bulat/oval
607	IV · A.1.07.6.a · 749	1 Buah buis beton ∅ 1 m'-pjg 1m' diangkut setiap jarak 25 m	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
608	IV · A.1.07.6.b · 750	Pengecoran 1 Buah buis beton ∅ 1 m'-pjg 1m' dengan campuran beton f'c' 20 MPa	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,5 m3+
609	IV · A.1.07.7.a1 · 751	m2 Pasangan Geotekstil (Land Base)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Geotekstil Non-Woven
610	IV · A.1.07.7.b · 751	Pembuatan 1 m2 Pola dan/atau 1 m' Pemotongan Karung Geotekstil	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Slepan/pemotong kain

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
611	IV · A.1.07.7.c · 752	Pembuatan 1 m' Karung Geotekstil Non-Woven untuk Scour Apron ∅ 50 cm **	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 2 Geotextile benang besar M.132.aa Rol 0,042
612	IV · A.1.07.7.d · 752	Pembuatan 1 m2 Karung Geotekstil, Berdasarkan Luas Bahan Geotekstil	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 2 Geotextile benang besar M.132.aa Rol 0,210
613	IV · A.1.07.8.a · 753	1 bh Pemasangan Sand Cement Bag	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
614	IV · A.3.07.1a · 760	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Kubus Beton 0,3 m' atau Armor Kubus Batu Alam ± 60 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1* Armor Kubus Beton 0,3
615	IV · A.3.07.1b · 761	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Kubus Beton 0,4 m' atau Armor Kubus Batu Alam ± 150 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1* Armor Kubus Beton 0,3
616	IV · A.3.07.1c · 762	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Kubus Beton 0,6 m' atau Armor Kubus Batu Alam ± 500 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber m' Masif
617	IV · A.3.07.1d · 762	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Kubus Beton Berongga 0,6 m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber m' Berongga
618	IV · A.3.07.1e · 763	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Blok Beton Bergigi	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bergigi
619	IV · A.3.07.1f · 763	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Blok Beton 3B (Berkait, Berongga dan Bertangga)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Armor 3B: Blok Beton
620	IV · A.3.07.1g · 764	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Blok Beton 0,4 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll..	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1* Armor Blok Beton 0,4
621	IV · A.3.07.1h · 765	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Blok Beton 0,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1* Armor Blok Beton 0,5
622	IV · A.3.07.1i · 766	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Blok Beton 0,75 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1* Armor Blok Beton 0,75
623	IV · A.3.07.1j · 767	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Blok Beton 1,0 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1* Armor Blok Beton 1,0
624	IV · A.3.07.1k · 768	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Blok Beton 1,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1* Armor Blok Beton 1,5
625	IV · A.3.07.1l · 769	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Blok Beton 2,0 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1* Armor Blok Beton

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
626	IV · A.3.07.1m · 770	Memuat, mengangkut dan memasang 1 m3 Armor Blok Beton 2,5 Ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar, dll.	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1* Armor Blok Beton
627	IV · A.3.07.1n · 773	Memuat, mengangkut dan memasang 1 buah Armor Blok Beton Tetrapod	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Loader, Wheel 1,62
628	IV · A.3.07.1o · 777	Memuat, Mengangkut dan Memasang 1 m3 Armor Blok Beton 2,5 Ton quadripod, Tetrapod, dolos, tribat, dll (Kubus Beton 2,4 Ton)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber (1x1x1)m
629	IV · A.3.07.1p · 781	Memuat, Mengangkut dan Memasang 1 m3 Armor Blok Beton 1 Ton quadripod, Tetrapod, dolos, tribat, dll (Tetrapod 1 Ton)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 1 Armor Blok Beton
630	IV · A.3.07.2.a.1 · 785	Penafisan Batu untuk rentang berat 1 kg - 100 kg per buah. (Untuk 6,88 m3 campuran batu rentang berat 1 kg - 100 kg per buah)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber *1 Batu alam/batu gunung/
631	IV · A.3.07.2.a.2 · 786	Penafisan Batu untuk rentang berat 100 kg - 400 kg per-buah. (Untuk 3,46 m3 campuran batu rentang berat 100 kg - 400 kg per buah)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber *1 Batu alam/batu gunung/
632	IV · A.3.07.2.a.3 · 787	Penafisan Batu untuk rentang berat 400 kg - 800 kg per-buah. (Untuk 2,16 m3 campuran batu rentang berat 400 kg - 800 kg per buah)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber *1 Batu alam/batu gunung/
633	IV · A.3.07.2b.1 · 795	1 m3 Pasangan batu 1 kg - 3 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 3 kg
634	IV · A.3.07.2b.2 · 795	1 m3 Pasangan batu 3 kg - 5 kg	7 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Wheel Loader 1,62
635	IV · A.3.07.2b.3 · 796	1 m3 Pasangan batu 5 kg - 10 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 10 kg
636	IV · A.3.07.2b.4 · 796	1 m3 Pasangan batu 10 kg - 30 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 30 kg
637	IV · A.3.07.2b.5 · 797	1 m3 Pasangan batu 30 kg - 50 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 50 kg
638	IV · A.3.07.2b.6 · 797	1 m3 Pasangan batu 50 kg - 100 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 100 kg
639	IV · A.3.07.2b.7 · 798	1 m3 Pasangan batu 100 kg - 200 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 100 kg
640	IV · A.3.07.2b.8 · 798	1 m3 Pasangan batu 200 kg - 300 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 300 kg

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
641	IV · A.3.07.2b.9 · 799	1 m3 Pasangan batu 200 kg - 500 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 500 kg
642	IV · A.3.07.2b.10 · 799	1 m3 Pasangan batu 300 kg - 400 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 400 kg
643	IV · A.3.07.2b.11 · 800	1 m3 Pasangan batu 400 kg - 500 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 500 kg
644	IV · A.3.07.2b.12 · 800	1 m3 Pasangan batu 500 kg - 650 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg - 650 kg
645	IV · A.3.07.2b.13 · 801	1 m3 Pasangan batu 650 kg - 800 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg – 800 kg
646	IV · A.3.07.2b.14 · 801	1 m3 Pasangan batu 800 kg - 1000 kg	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber kg – 1000 kg
647	IV · A.3.07.2b.15 · 803	1 m3 Pasangan Batu 200 kg – 500 kg Menggunakan Excavator (standard) + Excavator Grapple Bucket	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Batu kali/ bulat/
648	IV · A.3.07.2b.16 · 805	1 m3 Pasangan Batu 300 kg – 400 kg Menggunakan Excavator	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Batu kali/ bulat/
649	IV · A.3.07.2b.17 · 808	1 m3 Pasangan Batu 30 kg – 50 kg menggunakan Excavator Standar	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Batu
650	IV · A.3.07.2b.18 · 809	1 m3 Pasangan Batu 100 kg – 200 kg menggunakan Excavator Standar	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Batu
651	IV · A.3.07.2b.19 · 809	1 m3 Pasangan Batu 1000 kg – 2000 kg Menggunakan Excavator Standar	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Batu
652	IV · A.3.07.2b.20 · 813	1 m3 Pasangan Batu 200 kg – 300 kg Menggunakan Excavator dan Tongkang	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 200 kg – 300 kg
653	IV · A.3.07.3a · 818	Pasangan 1 m3 Bronjong PK pakai Excavator Standar di atas Ponton-1	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1* Bronjong Batu Kali A.1.02.4b
654	IV · A.3.07.3b · 820	Pasangan 1-unit Bronjong Pelindung Kaki pakai CT	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber *1 Bronjong Tambang A.1.02.4b
655	IV · A.3.07.3c.1 · 823	Pasangan 1-unit 1,5 Ton Bronjong Pelindung Kaki Tambang Nylon pakai Kapal Kayu	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber *1 Bronjong Tambang A.1.02.4b

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
656	IV · A.3.07.3c.2 · 824	Pasangan 1 m3 Kubus Berongga 60 cm pakai Kapal Kayu	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Berongga 60 cm
657	IV · A.3.07.3c.3 · 825	Pemasangan 1,5 Ton Armor Kubus/Tetrapod/Komponen Bangunan Pantai pakai Kapal (Water Based)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Berongga 60 cm
658	IV · A.3.07.3c.4 · 826	Memuat/menurunkan/pemasangan 1 Ton barang/material ke/dari Sarana Angkutan Land Based	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber seberat 1 Ton
659	IV · A.3.07.4a.1 · 830	Memotong dan mengobras 1 m2 Karung Geotekstil untuk dijadikan Geotube	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber sedang
660	IV · A.3.07.4a.2 · 831	Pembuatan Karung Geotekstil untuk Geotube, Opsi-1: berdasarkan luas bahan geotekstil	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 2 Geotekstil benang besar M.132.aa Rol 0,210 1.450,00 304,50
661	IV · A.3.07.4a.3 · 832	Pembuatan Karung Geotekstil untuk Geotube, Opsi-2: berdasarkan panjang Jahitan per-m' @2 x jahit	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Geotekstil benang besar M.132.aa Rol 5,0000 1.450,00 7.250,00
662	IV · A.3.07.4a.4 · 833	Menjahit 1 m' @ 2 x lintasan Karung Geotekstil menggunakan Mesin jahit portable; bahan sedang/tebal s.d. 3mm; 0,25KW	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Geotekstil benang besar M.132.aa Rol 5,0000 1.450,00 7.250,00
663	IV · A.3.07.4b.1 · 833	Pemasangan per-1m' Score Apron ∅ 50cm @ 20 m'	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber HP
664	IV · A.3.07.4b.2 · 834	Pemasangan per- 1 m' panjang Geotube L=20 m' dan T=1,5m', secara mekanis	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber HP
665	IV · A.3.07.4b.3 · 834	1 m2 Pengelasan Geotekstil ketebalan sedang dengan pengelasan; secara Semi mekanis *)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 2 Baja angkur φ 12 mm
666	IV · A.3.07.4b.4 · 835	1 m2 Pengelasan Geosynthetic Clay Liner (GCL); secara Semi mekanis *)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber (GCL)
667	IV · A.3.07.4b.5 · 835	1 m2 Pengelasan Geogrid; secara Semi mekanis *)	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber mm - 0,5 m'
668	IV · A.3.07.4b.6.a · 837	Pasir hasil sedot dari Lepas Pantai diangkut ke Lokasi Pekerjaan, cara Semi-Mekanis	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 7,5 KW; 5"
669	IV · A.3.07.4b.6.b · 838	Pasir hasil sedot dari Lepas Pantai diangkut ke Lokasi Pekerjaan, cara Mekanis	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber 5" ; debit 10 m3/jam

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
670	IV · A.3.07.4b.6.c · 839	Pasir dari darat (Quarry) diangkut ke Lokasi Pekerjaan, cara Mekanis	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Pasir Kali atau Pasir
671	IV · A.3.07.4b.7.a · 840	Pengisian 1 m3 campuran 80% air + 20% pasir ke dalam Score Apron di lokasi PEGAR	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber (agregat halus)
672	IV · A.3.07.4b.7.b · 840	Opsi-1: Pengisian 1 m3 campuran 80% air + 20% pasir ke dalam Geotube di lokasi PEGAR	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber (agregat halus)
673	IV · A.3.07.4b.7.c · 841	Opsi-2: Pengisian 1 m3 campuran 80% air + 20% pasir (Semi- Mekanis) PEGAR	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber (agregat halus)
674	IV · A.3.07.4b.7.d · 841	Opsi-3: Pengisian 1 m3 campuran 80% air + 20% pasir (Mekanis) PEGAR	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber (agregat halus)
675	IV · A.3.07.5a · 843	Memuat 1 unit Tetrapod 2,5 ton dengan TC (beban maksimum 25 ton) ke Trailer/Kapal	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Tower), T=20-
676	IV · A.3.07.5b · 843	Menurunkan dan memasang 1 unit Tetrapod 2,5 ton dg TC, Arm 78 m (beban maksimum 35 ton) sebagai Pemecah Gelombang	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Tower), T=20-
677	IV · A.3.07.5c · 844	Angkut 2 unit Tetrapod @2,5 Ton dengan Trailer (beban maksimum 20 ton) sejauh 1,6 Km	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 3,0 x 7,0 m2
678	IV · A.3.07.5d · 844	Angkut 1 unit Tetrapod 2,5 Ton dengan Kapal (beban maksimum 100 ton) sejauh 2,6 Km	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Material, Daya 10 Ton
679	IV · A.3.07.5e · 846	Pengadaan dan Pemasangan Tetrapod 1 ton menggunakan Excavator dan Ponton	4 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Ponton
680	IV · A.3.07.5f · 848	Angkutan Tetrapod 1 Ton dengan Perahu	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
681	IV · A.3.07.6.a · 856	Pemasangan 1 m' Patok Pelurus PEGAR	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Excavator Standard 300
682	IV · A.3.08.1a.1 · 863	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 1"- 1,25" pada tanah sedang (biasa) Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
683	IV · A.3.08.1a.2 · 863	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 1"- 1,25" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Drill_Rig-WaterW.
684	IV · A.3.08.1a.3 · 864	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 1"- 1,25" di tanah berbatu Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
685	IV · A.3.08.1a.4 · 864	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 1"- 1,25" pada batuan keras (andesit) Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
686	IV · A.3.08.1a.5 · 865	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ∅ 1"- 1,25" Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 2 Pipa GI Medium ø 1,25"-
687	IV · A.3.08.1b.1 · 869	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 2" pada tanah sedang (biasa) Jumlah	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
688	IV · A.3.08.1b.2 · 870	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 2" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
689	IV · A.3.08.1b.3 · 870	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 2" pada tanah berbatu Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
690	IV · A.3.08.1b.4 · 871	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 2" pada batuan keras (andesit) Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Drill_Rig-WaterW.
691	IV · A.3.08.1b.5 · 871	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ∅ 2"; menggunakan GIP Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa GI Medium ø 2"-
692	IV · A.3.08.1b.6 · 872	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal PVC ∅ 2" menggunakan PVC Jumlah	4 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
693	IV · A.3.08.1c.1 · 878	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 4" pada Tanah Sedang (Biasa) Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
694	IV · A.3.08.1c.2 · 878	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 4" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
695	IV · A.3.08.1c.3 · 879	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 4" pada Tanah berbatu atau batu lunak/breksi Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Drill_Rig-WaterW.
696	IV · A.3.08.1c.4 · 879	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 4" pada batuan keras/andesit Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW. Tractor;
697	IV · A.3.08.1c.5 · 880	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ∅ 4"; menggunakan GIP Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa GI Medium ø 4"-
698	IV · A.3.08.1c.6 · 881	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal PVC ∅ 4"; menggunakan PVC Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pipa PVC ø 110 mm
699	IV · A.3.08.1d.1 · 886	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 6" pada Tanah Sedang (Biasa) Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
700	IV · A.3.08.1d.2 · 886	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 6" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
701	IV · A.3.08.1d.3 · 887	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 6" pada Tanah berbatu atau batu lunak/breksi	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
702	IV · A.3.08.1d.4 · 887	Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ∅ 6" pada batuan keras/andesit Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW. Tractor;
703	IV · A.3.08.1d.5 · 888	Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ∅ 6" Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 2 Pipa GI Medium ø 6"-
704	IV · A.3.08.1e.1 · 889	Pengadaan dan Pemasangan Ploksock (Reducer) Jumlah	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber L.01
705	IV · A.3.08.1e.2 · 890	Pengadaan dan Pemasangan 1-set Pompa dan Perpipaan *)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1* Pipa GI Medium ø 1,25" M.112.e Batang 7,0 61.750,00 432.250,00
706	IV · A.3.08.2a · 891	1 m' Pengambilan dan Deskripsi Sampel Batuan (termasuk laporan) (diambil dari AHSP Geoteknik)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Akhli Madya Geologist
707	IV · A.3.08.2b · 891	1m' Pengeboran ø 8 3/4"	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Drill_Rig-WaterW.
708	IV · A.3.08.2c · 892	1m' Reaming ø 8 3/4" - 12"	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
709	IV · A.3.08.2d · 892	1m' Reaming ø 8 3/4" ke 14 3/4"	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
710	IV · A.3.08.2e · 893	1m' Bongkar pasang Temporary Cassing (ID) 12"	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Temporary Cassing (ID)
711	IV · A.3.08.2f · 893	1m' Bongkar pasang Temporary Cassing (ID) 17"	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Temporary Cassing (ID)
712	IV · A.3.08.2g · 894	1m' Pengadaan dan Pemasangan Cassing Pipa Black Steel 6"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
713	IV · A.3.08.2h · 894	1m' Pengadaan dan Pemasangan LC Screen 6"	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
714	IV · A.3.08.2i · 895	1m' Pengadaan dan Pemasangan Cassing Pipa Black Steel 8"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
715	IV · A.3.08.2j · 895	1m' Pengadaan dan Pemasangan LC Screen 8"	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
716	IV · A.3.08.2k · 896	1 m' Pengadaan dan Pemasangan Pipa Sounding PVC 1"	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
717	IV · A.3.08.2l · 896	1 m3 Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber B Bahan Gravel Pack
718	IV · A.3.08.2m · 897	1 Jam Pencucian Sumur *	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
719	IV · A.3.08.2n · 897	1 Jam Uji Pemompaan *	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Drill_Rig-WaterW.
720	IV · A.3.08.2p · 898	Sampling 1 sampel Analisis Kualitas Air (diambil dari AHSP Pengelolaan Kualitas Air)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 2 Teknisi lap. (sampling
721	IV · A.3.08.2q · 899	1 titik Electric Logging (diambil dari AHSP Hidrologi)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 4 Akhli Madya
722	IV · A.3.08.2r · 900	1 m3 Sementasi (Slash grouting) dan pengecoran lantai sumur	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber B Bahan Grouting
723	IV · A.3.08.3.1.a · 909	Pengadaan 1 batang Pipa Baja DN 300 mm sampai stockpile	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=
724	IV · A.3.08.3.1.b · 911	Pengadaan Pipa Baja DN 400 mm sampai stockpile Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=
725	IV · A.3.08.3.1.c · 913	Pengadaan Pipa Baja DN 500 mm sampai stockpile Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=
726	IV · A.3.08.3.1.d · 915	Pengadaan Pipa Baja DN 600 mm sampai stockpile Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=
727	IV · A.3.08.3.1.e · 917	Pengadaan Pipa Baja DN 800 mm sampai stockpile Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OJ
728	IV · A.3.08.3.1.f · 919	Pengadaan Pipa Baja DN 900 mm sampai stockpile	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
729	IV · A.3.08.3.1.g · 921	Pengadaan Pipa Baja DN 1200 mm sampai stockpile	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=
730	IV · A.3.08.3.1.h · 923	Pengadaan Pipa Baja DN 1400 mm sampai stockpile	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t= 12.7
731	IV · A.3.08.3.1.i · 925	Pengadaan Pipa Baja DN 1600 mm sampai stockpile	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t= 12.7
732	IV · A.3.08.3.1.j · 927	Pengadaan Pipa Baja DN 1800 mm sampai stockpile	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=
733	IV · A.3.08.3.1.k · 929	Pengadaan Pipa Baja DN 2000 mm sampai stockpile	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=
734	IV · A.3.08.3.1.l · 931	Pengadaan Pipa Baja DN 2400 mm sampai stockpile	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=
735	IV · A.3.08.3.1.m · 933	Pengadaan Pipa Baja DN 2600 mm sampai stockpile	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber & Int. Epoxy Coating), t=
736	IV · A.3.08.3.1.n · 934	Pemasangan 1 m pipa HDPE dia. 14"/ 355 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
737	IV · A.3.08.3.2.a.1 · 937	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 300 mm, Jarak 1.0 km	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
738	IV · A.3.08.3.2.a.2 · 938	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 300 mm, Jarak 2.0 km	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
739	IV · A.3.08.3.2.a.3 · 938	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 300 mm, Jarak 2.5 km	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
740	IV · A.3.08.3.2.a.4 · 939	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 300 mm, Jarak 5.0 km	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
741	IV · A.3.08.3.2.a.5 · 939	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 300 mm, Jarak 7.0 km	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
742	IV · A.3.08.3.2.a.6 · 940	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 300 mm, Jarak 10 km	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
743	IV · A.3.08.3.2.a.7 · 940	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 300 mm, Jarak 15 km	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
744	IV · A.3.08.3.2.b.1 · 943	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 1.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
745	IV · A.3.08.3.2.b.2 · 943	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 2.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
746	IV · A.3.08.3.2.b.3 · 944	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 2.5 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
747	IV · A.3.08.3.2.b.4 · 944	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 5.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
748	IV · A.3.08.3.2.b.5 · 945	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 7.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
749	IV · A.3.08.3.2.b.6 · 945	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 10 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
750	IV · A.3.08.3.2.b.7 · 946	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 500 mm, Jarak 15 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
751	IV · A.3.08.3.2.c.1 · 949	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 1.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
752	IV · A.3.08.3.2.c.2 · 949	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 2.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
753	IV · A.3.08.3.2.c.3 · 950	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 2.5 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
754	IV · A.3.08.3.2.c.4 · 950	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 5.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
755	IV · A.3.08.3.2.c.5 · 951	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 7.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
756	IV · A.3.08.3.2.c.6 · 951	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 10 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
757	IV · A.3.08.3.2.c.7 · 952	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 600 mm, Jarak 15 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
758	IV · A.3.08.3.2.d.1 · 955	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 1.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
759	IV · A.3.08.3.2.d.2 · 955	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 2.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
760	IV · A.3.08.3.2.d.3 · 956	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 2.5 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
761	IV · A.3.08.3.2.d.4 · 956	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 5.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
762	IV · A.3.08.3.2.d.5 · 957	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 10 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
763	IV · A.3.08.3.2.d.6 · 957	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 800 mm, Jarak 15 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
764	IV · A.3.08.3.2.e.1 · 960	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 1.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
765	IV · A.3.08.3.2.e.2 · 960	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 2.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
766	IV · A.3.08.3.2.e.3 · 961	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 2.5 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
767	IV · A.3.08.3.2.e.4 · 961	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 5.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
768	IV · A.3.08.3.2.e.5 · 962	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 10 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
769	IV · A.3.08.3.2.e.6 · 962	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 900 mm, Jarak 15 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
770	IV · A.3.08.3.2.f.1 · 965	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 1.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
771	IV · A.3.08.3.2.f.2 · 965	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 2.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
772	IV · A.3.08.3.2.f.3 · 966	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 2.5 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
773	IV · A.3.08.3.2.f.4 · 966	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 5.0 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
774	IV · A.3.08.3.2.f.5 · 967	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 10 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
775	IV · A.3.08.3.2.f.6 · 967	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1200 mm, Jarak 15 km	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
776	IV · A.3.08.3.2.g.1 · 970	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1400 mm, Jarak 1.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
777	IV · A.3.08.3.2.g.2 · 970	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1400 mm, Jarak 2.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
778	IV · A.3.08.3.2.g.3 · 971	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1400 mm, Jarak 2.5 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
779	IV · A.3.08.3.2.g.4 · 971	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1400 mm, Jarak 5.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
780	IV · A.3.08.3.2.g.5 · 972	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1400 mm, Jarak 10 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
781	IV · A.3.08.3.2.g.6 · 972	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1400 mm, Jarak 15 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
782	IV · A.3.08.3.2.h.1 · 975	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1600 mm, Jarak 1.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
783	IV · A.3.08.3.2.h.2 · 975	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1600 mm, Jarak 2.0 km	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 2 Trailer 10-20 ton (lebar 3,5 m x 8,0 m) T.34 jam -
784	IV · A.3.08.3.2.h.3 · 976	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1600 mm, Jarak 2.5 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
785	IV · A.3.08.3.2.h.4 · 976	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1600 mm, Jarak 5.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
786	IV · A.3.08.3.2.h.5 · 977	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1600 mm, Jarak 10 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
787	IV · A.3.08.3.2.h.6 · 977	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1600 mm, Jarak 15 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
788	IV · A.3.08.3.2.i.1 · 981	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1800 mm, Jarak 1.0 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
789	IV · A.3.08.3.2.i.2 · 981	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1800 mm, Jarak 2.0 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
790	IV · A.3.08.3.2.i.3 · 982	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1800 mm, Jarak 2.5 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
791	IV · A.3.08.3.2.i.4 · 982	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1800 mm, Jarak 3.0 km	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber T.13.a
792	IV · A.3.08.3.2.i.5 · 983	Pengangkutan dan Pemasangan Pipa Baja DN 1800 mm, Jarak 5.0 km	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber T.13.a
793	IV · A.3.08.3.2.i.6 · 983	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 1800 mm, Jarak 7.0 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
794	IV · A.3.08.3.2.i.7 · 984	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 1800 mm, Jarak 10 km	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber T.13.a
795	IV · A.3.08.3.2.i.8 · 985	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 1800 mm, Jarak 11 km	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber T.13.a
796	IV · A.3.08.3.2.i.9 · 986	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 1800 mm, Jarak 15 km	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber T.13.a
797	IV · A.3.08.3.2.j.1 · 990	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2000 mm, Jarak 1.0 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
798	IV · A.3.08.3.2.j.2 · 991	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2000 mm, Jarak 2.0 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
799	IV · A.3.08.3.2.j.3 · 992	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2000 mm, Jarak 2.5 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
800	IV · A.3.08.3.2.j.4 · 993	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2000 mm, Jarak 5.0 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
801	IV · A.3.08.3.2.j.5 · 994	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2000 mm, Jarak 10 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
802	IV · A.3.08.3.2.j.6 · 995	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2000 mm, Jarak 15 km	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
803	IV · A.3.08.3.2.k.1 · 998	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 1.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
804	IV · A.3.08.3.2.k.2 · 998	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 2.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
805	IV · A.3.08.3.2.k.3 · 999	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 2.5 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
806	IV · A.3.08.3.2.k.4 · 999	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 5.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
807	IV · A.3.08.3.2.k.5 · 1000	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 10 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
808	IV · A.3.08.3.2.k.6 · 1000	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 15 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
809	IV · A.3.08.3.2.l.1 · 1003	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 1.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
810	IV · A.3.08.3.2.l.2 · 1003	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 2.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
811	IV · A.3.08.3.2.l.3 · 1004	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 2.5 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
812	IV · A.3.08.3.2.l.4 · 1004	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 5.0 km	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
813	IV · A.3.08.3.2.l.5 · 1005	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 10 km	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T.13.a
814	IV · A.3.08.3.2.l.6 · 1005	Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 15 km	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T.13.a

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
815	IV · A.3.08.3.3.a.1 · 1007	Pengadaan Mitrebend 90° DN 2000	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 18mm, DN2000
816	IV · A.3.08.3.3.a.2 · 1009	Pengadaan Mitrebend 67,5° DN 2000	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 18mm, DN 2000
817	IV · A.3.08.3.3.a.3 · 1011	Pengadaan Mitrebend 45° DN 2000	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 18mm, DN 2000
818	IV · A.3.08.3.3.a.4 · 1013	Pengadaan Mitrebend 30° DN 2000	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 18mm, DN2000
819	IV · A.3.08.3.3.a.5 · 1015	Pengadaan Mitrebend 22,5° DN 2000	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 18mm, DN2000
820	IV · A.3.08.3.3.a.6 · 1017	Pengadaan Mitrebend 11,25° DN 2000	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 18mm, DN2000
821	IV · A.3.08.3.3.a.7 · 1019	Pengadaan Mitrebend 90° DN 1800	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 18mm, DN 2000
822	IV · A.3.08.3.3.a.8 · 1021	Pengadaan Mitrebend 67,5° DN 1800	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 13mm, DN1800
823	IV · A.3.08.3.3.a.9 · 1023	Pengadaan Mitrebend 45° DN 1800	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 13mm, DN1800
824	IV · A.3.08.3.3.a.10 · 1025	Pengadaan Mitrebend 30° DN 1800	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 13mm, DN1800
825	IV · A.3.08.3.3.a.11 · 1027	Pengadaan Mitrebend 22,5° DN 1800	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 13mm, DN1800
826	IV · A.3.08.3.3.a.12 · 1029	Pengadaan Mitrebend 11,25° DN 1800	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 13mm, DN1800
827	IV · A.3.08.3.3.a.13 · 1031	Pengadaan Mitrebend 45° DN 1400	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 9.53mm, DN1400
828	IV · A.3.08.3.3.a.14 · 1033	Pengadaan Mitrebend 45° DN 1200	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 9.53mm, DN1200
829	IV · A.3.08.3.3.a.15 · 1035	Pengadaan Mitrebend 45° DN 900	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 9.53mm, DN900

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
830	IV · A.3.08.3.3.a.16 · 1037	Pengadaan Mitrebend 45° DN 800	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 9.53mm, DN800
831	IV · A.3.08.3.3.a.17 · 1039	Pengadaan Mitrebend 45° DN 600	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 9.53mm, DN600
832	IV · A.3.08.3.3.a.18 · 1041	Pengadaan Mitrebend 45° DN 500	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 9.53mm, DN500
833	IV · A.3.08.3.3.a.19 · 1043	Pengadaan Mitrebend 45° DN 400	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 6.35mm, DN400
834	IV · A.3.08.3.3.a.20 · 1045	Pengadaan Mitrebend 45° DN 300	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Buttwelded, t= 6.35mm, DN300
835	IV · A.3.08.3.3.b.1 · 1047	Pengadaan Reducer 2600 x 2400	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
836	IV · A.3.08.3.3.b.2 · 1049	Pengadaan Reducer 2600 x 2000	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
837	IV · A.3.08.3.3.b.3 · 1051	Pengadaan Reducer 2400 x 2000	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
838	IV · A.3.08.3.3.b.4 · 1053	Pengadaan Reducer 2000 x 1800	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
839	IV · A.3.08.3.3.b.5 · 1055	Pengadaan Reducer 2000 x 1600	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
840	IV · A.3.08.3.3.b.6 · 1057	Pengadaan Reducer 2000 x 1400	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
841	IV · A.3.08.3.3.b.7 · 1059	Pengadaan Reducer 1800 x 1600	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
842	IV · A.3.08.3.3.b.8 · 1061	Pengadaan Reducer 1600 x 1200	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
843	IV · A.3.08.3.3.b.9 · 1063	Pengadaan Reducer 1400 x 900	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
844	IV · A.3.08.3.3.b.10 · 1065	Pengadaan Reducer 1200 x 800	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
845	IV · A.3.08.3.3.b.11 · 1067	Pengadaan Reducer 900 x 600	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
846	IV · A.3.08.3.3.b.12 · 1069	Pengadaan Reducer 800 x 500	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
847	IV · A.3.08.3.4.a.1.a · 1073	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 2000 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
848	IV · A.3.08.3.4.a.1.b · 1073	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 2000 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
849	IV · A.3.08.3.4.a.1.c · 1074	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 2000 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
850	IV · A.3.08.3.4.a.1.d · 1074	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 2000 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
851	IV · A.3.08.3.4.a.1.e · 1075	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 2000 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
852	IV · A.3.08.3.4.a.1.f · 1075	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 2000 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
853	IV · A.3.08.3.4.a.2.a · 1079	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 2000 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
854	IV · A.3.08.3.4.a.2.b · 1079	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 2000 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
855	IV · A.3.08.3.4.a.2.c · 1080	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 2000 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
856	IV · A.3.08.3.4.a.2.d · 1080	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 2000 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
857	IV · A.3.08.3.4.a.2.e · 1081	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 2000 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
858	IV · A.3.08.3.4.a.2.f · 1081	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 2000 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
859	IV · A.3.08.3.4.a.3.a · 1085	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 2000 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
860	IV · A.3.08.3.4.a.3.b · 1085	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 2000 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
861	IV · A.3.08.3.4.a.3.c · 1086	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 2000 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
862	IV · A.3.08.3.4.a.3.d · 1086	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 2000 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
863	IV · A.3.08.3.4.a.3.e · 1087	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 2000 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
864	IV · A.3.08.3.4.a.3.fPengangkutan · 1087	dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 2000 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
865	IV · A.3.08.3.4.a.4.a · 1090	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 2000 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
866	IV · A.3.08.3.4.a.4.b · 1090	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 2000 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
867	IV · A.3.08.3.4.a.4.c · 1091	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 2000 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
868	IV · A.3.08.3.4.a.4.d · 1091	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 2000 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
869	IV · A.3.08.3.4.a.4.e · 1092	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 2000 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
870	IV · A.3.08.3.4.a.4.f · 1092	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 2000 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
871	IV · A.3.08.3.4.a.5.a · 1095	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 2000 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
872	IV · A.3.08.3.4.a.5.b · 1096	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 2000 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
873	IV · A.3.08.3.4.a.5.c · 1096	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 2000 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
874	IV · A.3.08.3.4.a.5.d · 1097	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 2000 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
875	IV · A.3.08.3.4.a.5.e · 1097	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 2000 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
876	IV · A.3.08.3.4.a.5.f · 1098	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 2000 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
877	IV · A.3.08.3.4.a.6.a · 1101	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 2000 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
878	IV · A.3.08.3.4.a.6.b · 1102	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 2000 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
879	IV · A.3.08.3.4.a.6.c · 1102	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 2000 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
880	IV · A.3.08.3.4.a.6.d · 1103	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 2000 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
881	IV · A.3.08.3.4.a.6.e · 1103	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 2000 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
882	IV · A.3.08.3.4.a.6.f · 1104	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 2000 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
883	IV · A.3.08.3.4.a.7.a · 1108	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 1800 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
884	IV · A.3.08.3.4.a.7.b · 1108	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 1800 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
885	IV · A.3.08.3.4.a.7.c · 1109	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 1800 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
886	IV · A.3.08.3.4.a.7.d · 1109	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 1800 (jarak 3.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
887	IV · A.3.08.3.4.a.7.e · 1110	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 1800 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
888	IV · A.3.08.3.4.a.7.f · 1110	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 1800 (jarak 7,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
889	IV · A.3.08.3.4.a.7.g · 1111	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 1800 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
890	IV · A.3.08.3.4.a.7.h · 1111	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 1800 (jarak 11,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
891	IV · A.3.08.3.4.a.7.i · 1112	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 90° DN 1800 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
892	IV · A.3.08.3.4.a.8.a · 1116	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 1800 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
893	IV · A.3.08.3.4.a.8.b · 1116	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 1800 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
894	IV · A.3.08.3.4.a.8.c · 1117	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 1800 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
895	IV · A.3.08.3.4.a.8.d · 1117	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 1800 (jarak 3.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
896	IV · A.3.08.3.4.a.8.e · 1118	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 1800 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
897	IV · A.3.08.3.4.a.8.f · 1118	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 1800 (jarak 7,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
898	IV · A.3.08.3.4.a.8.g · 1119	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 1800 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
899	IV · A.3.08.3.4.a.8.h · 1119	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 1800 (jarak 11,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
900	IV · A.3.08.3.4.a.8.i · 1120	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 67.5° DN 1800 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
901	IV · A.3.08.3.4.a.9.a · 1124	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1800 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
902	IV · A.3.08.3.4.a.9.b · 1124	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1800 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
903	IV · A.3.08.3.4.a.9.c · 1125	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1800 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
904	IV · A.3.08.3.4.a.9.d · 1125	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1800 (jarak 3,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
905	IV · A.3.08.3.4.a.9.e · 1126	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1800 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
906	IV · A.3.08.3.4.a.9.f · 1126	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1800 (jarak 7,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
907	IV · A.3.08.3.4.a.9.g · 1127	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1800 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
908	IV · A.3.08.3.4.a.9.h · 1127	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1800 (jarak 11,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
909	IV · A.3.08.3.4.a.9.i · 1128	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1800 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
910	IV · A.3.08.3.4.a.10.a · 1132	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 1800 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
911	IV · A.3.08.3.4.a.10.b · 1132	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 1800 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
912	IV · A.3.08.3.4.a.10.c · 1133	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 1800 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
913	IV · A.3.08.3.4.a.10.d · 1133	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 1800 (jarak 3.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
914	IV · A.3.08.3.4.a.10.e · 1134	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 1800 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
915	IV · A.3.08.3.4.a.10.f · 1134	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 1800 (jarak 7,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
916	IV · A.3.08.3.4.a.10.g · 1135	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 1800 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
917	IV · A.3.08.3.4.a.10.h · 1135	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 1800 (jarak 11,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
918	IV · A.3.08.3.4.a.10.i · 1136	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 30° DN 1800 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
919	IV · A.3.08.3.4.a.11.a · 1140	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 1,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
920	IV · A.3.08.3.4.a.11.b · 1140	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
921	IV · A.3.08.3.4.a.11.c · 1141	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 2,5	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
922	IV · A.3.08.3.4.a.11.d · 1141	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 3,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
923	IV · A.3.08.3.4.a.11.e · 1142	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 5,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
924	IV · A.3.08.3.4.a.11.f · 1142	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 7,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
925	IV · A.3.08.3.4.a.11.g · 1143	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 10,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
926	IV · A.3.08.3.4.a.11.h · 1143	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 11,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
927	IV · A.3.08.3.4.a.11.i · 1144	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 22.5° DN 1800 (jarak 15,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
928	IV · A.3.08.3.4.a.12.a · 1148	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 1,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
929	IV · A.3.08.3.4.a.12.b · 1148	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 2,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
930	IV · A.3.08.3.4.a.12.c · 1149	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 2,5	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
931	IV · A.3.08.3.4.a.12.d · 1149	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 3.0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
932	IV · A.3.08.3.4.a.12.e · 1150	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 5,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
933	IV · A.3.08.3.4.a.12.f · 1150	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 7,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
934	IV · A.3.08.3.4.a.12.g · 1151	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 10,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
935	IV · A.3.08.3.4.a.12.h · 1151	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 11,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
936	IV · A.3.08.3.4.a.12.i · 1152	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 11.25° DN 1800 (jarak 15,0	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mobile Crane Kapasitas
937	IV · A.3.08.3.4.a.13.a · 1155	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1400 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
938	IV · A.3.08.3.4.a.13.b · 1156	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1400 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
939	IV · A.3.08.3.4.a.13.c · 1156	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1400 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
940	IV · A.3.08.3.4.a.13.d · 1157	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1400 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
941	IV · A.3.08.3.4.a.13.e · 1157	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1400 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
942	IV · A.3.08.3.4.a.13.f · 1158	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1400 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
943	IV · A.3.08.3.4.a.14.a · 1161	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1200 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
944	IV · A.3.08.3.4.a.14.b · 1162	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1200 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
945	IV · A.3.08.3.4.a.14.c · 1162	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1200 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
946	IV · A.3.08.3.4.a.14.d · 1163	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1200 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
947	IV · A.3.08.3.4.a.14.e · 1163	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1200 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
948	IV · A.3.08.3.4.a.14.f · 1164	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 1200 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
949	IV · A.3.08.3.4.a.15.a · 1168	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 900 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
950	IV · A.3.08.3.4.a.15.b · 1168	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 900 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
951	IV · A.3.08.3.4.a.15.c · 1169	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 900 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
952	IV · A.3.08.3.4.a.15.d · 1169	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 900 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
953	IV · A.3.08.3.4.a.15.e · 1170	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 900 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
954	IV · A.3.08.3.4.a.15.f · 1170	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 900 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
955	IV · A.3.08.3.4.a.16.a · 1173	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 800 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
956	IV · A.3.08.3.4.a.16.b · 1174	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 800 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
957	IV · A.3.08.3.4.a.16.c · 1174	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 800 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
958	IV · A.3.08.3.4.a.16.d · 1175	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 800 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
959	IV · A.3.08.3.4.a.16.e · 1175	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 800 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
960	IV · A.3.08.3.4.a.16.f · 1176	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 800 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
961	IV · A.3.08.3.4.a.17.a · 1179	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 600 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
962	IV · A.3.08.3.4.a.17.b · 1180	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 600 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
963	IV · A.3.08.3.4.a.17.c · 1180	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 600 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
964	IV · A.3.08.3.4.a.17.d · 1181	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 600 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
965	IV · A.3.08.3.4.a.17.e · 1181	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 600 (jarak 7,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
966	IV · A.3.08.3.4.a.17.f · 1182	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 600 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
967	IV · A.3.08.3.4.a.17.g · 1182	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 600 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
968	IV · A.3.08.3.4.a.18.a · 1185	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 500 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
969	IV · A.3.08.3.4.a.18.b · 1186	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 500 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
970	IV · A.3.08.3.4.a.18.c · 1186	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 500 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
971	IV · A.3.08.3.4.a.18.d · 1187	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 500 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
972	IV · A.3.08.3.4.a.18.e · 1187	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 500 (jarak 7,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
973	IV · A.3.08.3.4.a.18.f · 1188	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 500 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
974	IV · A.3.08.3.4.a.18.g · 1188	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 500 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
975	IV · A.3.08.3.4.a.19.a · 1191	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 400 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
976	IV · A.3.08.3.4.a.19.b · 1192	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 400 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
977	IV · A.3.08.3.4.a.19.c · 1192	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 400 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
978	IV · A.3.08.3.4.a.19.d · 1193	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 400 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
979	IV · A.3.08.3.4.a.19.e · 1193	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 400 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
980	IV · A.3.08.3.4.a.19.f · 1194	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 400 (jarak 15,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
981	IV · A.3.08.3.4.a.20.a · 1197	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 300 (jarak 1,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
982	IV · A.3.08.3.4.a.20.b · 1198	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 300 (jarak 2,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
983	IV · A.3.08.3.4.a.20.c · 1198	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 300 (jarak 2,5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
984	IV · A.3.08.3.4.a.20.d · 1199	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 300 (jarak 5,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
985	IV · A.3.08.3.4.a.20.e · 1199	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 300 (jarak 10,0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
986	IV · A.3.08.3.4.a.20.f · 1200	Pengangkutan dan Pemasangan Mitrebend 45° DN 300 (jarak 15,0 km)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas
987	IV · A.3.08.3.4.b.1.a · 1204	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2400 (jarak 1.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
988	IV · A.3.08.3.4.b.1.b · 1204	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2400 (jarak 2.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
989	IV · A.3.08.3.4.b.1.c · 1205	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2400 (jarak 2.5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
990	IV · A.3.08.3.4.b.1.d · 1205	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2400 (jarak 5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
991	IV · A.3.08.3.4.b.1.e · 1206	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2400 (jarak 10 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
992	IV · A.3.08.3.4.b.1.f · 1206	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2400 (jarak 15 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
993	IV · A.3.08.3.4.b.2.a · 1210	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2000 (jarak 1.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
994	IV · A.3.08.3.4.b.2.b · 1210	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2000 (jarak 2.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
995	IV · A.3.08.3.4.b.2.c · 1211	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2000 (jarak 2.5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
996	IV · A.3.08.3.4.b.2.d · 1211	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2000 (jarak 5.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
997	IV · A.3.08.3.4.b.2.e · 1212	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2000 (jarak 10 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
998	IV · A.3.08.3.4.b.2.f · 1212	Pengangkutan Reducer DN 2600 x DN 2000 (jarak 15 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
999	IV · A.3.08.3.4.b.3.a · 1216	Pengangkutan Reducer DN 2400 x DN 2000 (jarak 1.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1000	IV · A.3.08.3.4.b.3.b · 1216	Pengangkutan Reducer DN 2400 x DN 2000 (jarak 2.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1001	IV · A.3.08.3.4.b.3.c · 1217	Pengangkutan Reducer DN 2400 x DN 2000 (jarak 2.5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1002	IV · A.3.08.3.4.b.3.d · 1217	Pengangkutan Reducer DN 2400 x DN 2000 (jarak 5.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1003	IV · A.3.08.3.4.b.3.e · 1218	Pengangkutan Reducer DN 2400 x DN 2000 (jarak 10 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1004	IV · A.3.08.3.4.b.3.f · 1218	Pengangkutan Reducer DN 2400 x DN 2000 (jarak 15 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1005	IV · A.3.08.3.4.b.4.a · 1222	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1800 (jarak 1.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1006	IV · A.3.08.3.4.b.4.b · 1222	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1800 (jarak 2.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1007	IV · A.3.08.3.4.b.4.c · 1223	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1800 (jarak 2.5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1008	IV · A.3.08.3.4.b.4.d · 1223	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1800 (jarak 5.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1009	IV · A.3.08.3.4.b.4.e · 1224	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1800 (jarak 10 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1010	IV · A.3.08.3.4.b.4.f · 1224	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1800 (jarak 15 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1011	IV · A.3.08.3.4.b.5.a · 1228	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1600 (jarak 1.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1012	IV · A.3.08.3.4.b.5.b · 1228	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1600 (jarak 2.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1013	IV · A.3.08.3.4.b.5.c · 1229	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1600 (jarak 2.5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1014	IV · A.3.08.3.4.b.5.d · 1229	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1600 (jarak 5.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1015	IV · A.3.08.3.4.b.5.e · 1230	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1600 (jarak 10 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1016	IV · A.3.08.3.4.b.5.f · 1230	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1600 (jarak 15 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1017	IV · A.3.08.3.4.b.6.a · 1234	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1400 (jarak 1.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1018	IV · A.3.08.3.4.b.6.b · 1234	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1400 (jarak 2.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1019	IV · A.3.08.3.4.b.6.c · 1235	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1400 (jarak 2.5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1020	IV · A.3.08.3.4.b.6.d · 1235	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1400 (jarak 5.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1021	IV · A.3.08.3.4.b.6.e · 1236	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1400 (jarak 10 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1022	IV · A.3.08.3.4.b.6.f · 1236	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1400 (jarak 15 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1023	IV · A.3.08.3.4.b.6.a · 1240	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1200 (jarak 1.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1024	IV · A.3.08.3.4.b.6.b · 1240	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1200 (jarak 2.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1025	IV · A.3.08.3.4.b.6.c · 1241	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1200 (jarak 2.5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1026	IV · A.3.08.3.4.b.6.d · 1241	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1200 (jarak 5.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1027	IV · A.3.08.3.4.b.6.e · 1242	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1200 (jarak 10 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1028	IV · A.3.08.3.4.b.6.f · 1242	Pengangkutan Reducer DN 2000 x DN 1200 (jarak 15 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1029	IV · A.3.08.3.4.b.7.a · 1246	Pengangkutan Reducer DN 1800 x DN 1600 (jarak 1.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1030	IV · A.3.08.3.4.b.7.b · 1246	Pengangkutan Reducer DN 1800 x DN 1600 (jarak 2.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1031	IV · A.3.08.3.4.b.7.c · 1247	Pengangkutan Reducer DN 1800 x DN 1600 (jarak 2.5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1032	IV · A.3.08.3.4.b.7.d · 1247	Pengangkutan Reducer DN 1800 x DN 1600 (jarak 5.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1033	IV · A.3.08.3.4.b.7.e · 1248	Pengangkutan Reducer DN 1800 x DN 1600 (jarak 10 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1034	IV · A.3.08.3.4.b.7.f · 1248	Pengangkutan Reducer DN 1800 x DN 1600 (jarak 15 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1035	IV · A.3.08.3.4.b.8.a · 1252	Pengangkutan Reducer DN 1600 x DN 1200 (jarak 1.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1036	IV · A.3.08.3.4.b.8.b · 1252	Pengangkutan Reducer DN 1600 x DN 1200 (jarak 2.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1037	IV · A.3.08.3.4.b.8.c · 1253	Pengangkutan Reducer DN 1600 x DN 1200 (jarak 2.5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1038	IV · A.3.08.3.4.b.8.d · 1253	Pengangkutan Reducer DN 1600 x DN 1200 (jarak 5.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1039	IV · A.3.08.3.4.b.8.e · 1254	Pengangkutan Reducer DN 1600 x DN 1200 (jarak 10 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1040	IV · A.3.08.3.4.b.8.f · 1254	Pengangkutan Reducer DN 1600 x DN 1200 (jarak 15 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1041	IV · A.3.08.3.4.b.9.a · 1259	Pengangkutan Reducer DN 1400 x DN 900 (jarak 1.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1042	IV · A.3.08.3.4.b.9.b · 1259	Pengangkutan Reducer DN 1400 x DN 900 (jarak 2.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1043	IV · A.3.08.3.4.b.9.c · 1260	Pengangkutan Reducer DN 1400 x DN 900 (jarak 2.5 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1044	IV · A.3.08.3.4.b.9.d · 1260	Pengangkutan Reducer DN 1400 x DN 900 (jarak 5.0 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1045	IV · A.3.08.3.4.b.9.e · 1261	Pengangkutan Reducer DN 1400 x DN 900 (jarak 10 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1046	IV · A.3.08.3.4.b.9.f · 1261	Pengangkutan Reducer DN 1400 x DN 900 (jarak 15 km)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane
1047	IV · A.3.08.3.4.b.10.a · 1265	Pengangkutan Reducer DN 1200 x DN 800 (jarak 1.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1048	IV · A.3.08.3.4.b.10.b · 1265	Pengangkutan Reducer DN 1200 x DN 800 (jarak 2.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1049	IV · A.3.08.3.4.b.10.c · 1266	Pengangkutan Reducer DN 1200 x DN 800 (jarak 2.5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1050	IV · A.3.08.3.4.b.10.d · 1266	Pengangkutan Reducer DN 1200 x DN 800 (jarak 5.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1051	IV · A.3.08.3.4.b.10.e · 1267	Pengangkutan Reducer DN 1200 x DN 800 (jarak 10 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1052	IV · A.3.08.3.4.b.10.f · 1267	Pengangkutan Reducer DN 1200 x DN 800 (jarak 15 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1053	IV · A.3.08.3.4.b.11.a · 1271	Pengangkutan Reducer DN 900 x DN 600 (jarak 1.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1054	IV · A.3.08.3.4.b.11.b · 1271	Pengangkutan Reducer DN 900 x DN 600 (jarak 2.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1055	IV · A.3.08.3.4.b.11.c · 1272	Pengangkutan Reducer DN 900 x DN 600 (jarak 2.5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1056	IV · A.3.08.3.4.b.11.d · 1272	Pengangkutan Reducer DN 900 x DN 600 (jarak 5.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1057	IV · A.3.08.3.4.b.11.e · 1273	Pengangkutan Reducer DN 900 x DN 600 (jarak 10 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1058	IV · A.3.08.3.4.b.11.f · 1273	Pengangkutan Reducer DN 900 x DN 600 (jarak 15 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1059	IV · A.3.08.3.4.b.12.a · 1277	Pengangkutan Reducer DN 800 x DN 500 (jarak 1.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1060	IV · A.3.08.3.4.b.12.b · 1277	Pengangkutan Reducer DN 800 x DN 500 (jarak 2.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1061	IV · A.3.08.3.4.b.12.c · 1278	Pengangkutan Reducer DN 800 x DN 500 (jarak 2.5 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1062	IV · A.3.08.3.4.b.12.d · 1278	Pengangkutan Reducer DN 800 x DN 500 (jarak 5.0 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1063	IV · A.3.08.3.4.b.12.e · 1279	Pengangkutan Reducer DN 800 x DN 500 (jarak 10 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1064	IV · A.3.08.3.4.b.12.f · 1279	Pengangkutan Reducer DN 800 x DN 500 (jarak 15 km) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mobile Crane Kapasitas 25
1065	IV · A.3.08.3.5.a · 1282	Pemotongan Pipa Baja DN 1400 mm	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Oksigen M.50 0,0250
1066	IV · A.3.08.3.5.b · 1285	Pemotongan Pipa Baja DN 1600 mm	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Oksigen M.50
1067	IV · A.3.08.3.5.c · 1288	Pemotongan Pipa Baja DN 1800 mm	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Oksigen M.50
1068	IV · A.3.08.3.5.d · 1291	Pemotongan Pipa Baja DN 2000 mm	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Oksigen M.50

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1069	IV · A.3.08.3.5.e · 1294	Pemotongan Pipa Baja DN 2400 mm	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Oksigen M.50
1070	IV · A.3.08.3.5.f · 1297	Pemotongan Pipa Baja DN 2600 mm	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Oksigen M.50
1071	IV · A.3.08.3.6.a · 1299	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 300 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon 0,0250
1072	IV · A.3.08.3.6.b · 1301	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 400 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon 0,0314
1073	IV · A.3.08.3.6.c · 1303	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 500 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon 0,0393
1074	IV · A.3.08.3.6.d · 1305	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 600 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon 0,0471
1075	IV · A.3.08.3.6.e · 1307	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 800 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon 0,0628
1076	IV · A.3.08.3.6.f · 1309	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 900 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon 0,0706
1077	IV · A.3.08.3.6.g · 1311	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 1200 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon
1078	IV · A.3.08.3.6.h · 1313	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 1400 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon
1079	IV · A.3.08.3.6.i · 1315	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 1600 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon
1080	IV · A.3.08.3.6.j · 1317	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 1800 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon
1081	IV · A.3.08.3.6.k · 1319	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 2000 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon
1082	IV · A.3.08.3.6.l · 1321	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 2400 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon
1083	IV · A.3.08.3.6.m · 1323	Pekerjaan Pemasangan Wrapping Pipa Baja DN 2600 mm	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Primer Liquid Galon

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1084	IV · A.3.08.3.7.a · 1327	Pekerjaan Pemasangan Jacking Pipa RCP DN 2200 dan Pipa Baja DN 2000	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1085	IV · A.3.08.3.7.b · 1331	Pekerjaan Pemasangan Jacking Pipa RCP DN 2000 dan Pipa Baja DN 1800	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1086	IV · A.3.08.3.7.c · 1333	Pengadaan Pipa RCP DN 2200 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1087	IV · A.3.08.3.7.d · 1335	Pengadaan Pipa RCP DN 2000 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1088	IV · A.3.08.4.1a · 1336	Pemasangan 1 m’ Pipa Pembuangan (PVC) ⧄ 4"	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1089	IV · A.1.08.1a · 1337	Rangka baja L.40.40.4 per-m' dengan tinggi 1,8 m' Jumlah	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber (t=0,05) pjg 1,8 m’ dan lebar
1090	IV · A.1.08.1b · 1338	Rangka Kayu per-m' dengan tinggi 1,8 m' Jumlah	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber (t=0,05) panjang 1,8 m’ dan lebar
1091	IV · A.1.08.2a · 1338	Fasilitas Pada dasarnya luas fasilitas sesuai kebutuhan, dan untuk kemudahan dalam pelaksanaannya diperlukan luas berbagai fasilitas berikut ini. Jumlah	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tenaga akhli atau petugas OB
1092	IV · A.1.08.2b · 1339	Kebutuhan lain-lain Jumlah	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Perkuatan jalan yang dilalui - LS
1093	IV · A.1.08.3a · 1340	1 m2 Pengangkatan Gulma dan/atau Sampah Apung Secara Manual	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1094	IV · A.2.08.3a · 1341	1 m2 Pengangkatan Gulma dan/atau Sampah Apung Secara Semi Mekanis	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Boat, Speedboat, 2,5 Ton,
1095	IV · A.1.08.4a · 1341	1 m3 Pengangkatan Gulma Padat dan/atau Sampah, ketebalan 25cm Secara Manual	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1096	IV · A.2.08.4a · 1342	1 m3 Pengangkatan Gulma Padat dan/atau Sampah, ketebalan 25cm Secara Semi Mekanis	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1097	IV · A.1.08.5a.1 · 1342	1 m2 Pekerjaan Serutan Papan atau Balok Kayu (Manual)	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber
1098	IV · A.1.08.5a.2 · 1343	1 m2 Pasangan Papan Kayu	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
1099	IV · A.1.08.5a.3 · 1343	1 m' Pembuatan Profil atau takikan pada sudut kayu dengan alat serutan profil dan/atau pahat dll.	4 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1100	IV · A.1.08.5a.4 · 1344	1 m3 Memasang Konstruksi dari Balok Kayu Kelas I	3 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Besi Beugel: 0,05x500,
1101	IV · A.1.08.5a.5 · 1345	1 m3 Memasang Konstruksi dari Balok Kayu Kelas II dan/atau III	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
1102	IV · A.2.08.5b.1 · 1346	1 m2 Pekerjaan Serutan Papan atau Balok Kayu (Semi Mekanis)	7 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Ketam listrik + aksesoris
1103	IV · A.2.08.5b.2 · 1347	1 m3 Memasang Konstruksi yang terbuat dari Papan atau Balok Kayu (Semi Mekanis)	8 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
1104	IV · A.2.08.6a · 1348	Pemasangan 1 kg besi profil Siku, IWF, INP, UNP atau Pipa	8 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Mesin Las Listrik
1105	IV · A.2.08.6b · 1349	Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan Konstruksi besi/baja	5 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber Baut+Muur Ø 8mm-
1106	IV · A.2.08.6c · 1350	Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	6 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Gergaji Listrik (rotator)
1107	IV · A.1.08.6e · 1350	Membuat lubang baut ∅ 10 mm pada besi tebal 4 mm**, secara Manual	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber
1108	IV · A.2.08.6f · 1351	Membuat lubang baut ∅ 10 mm pada besi tebal 4 mm*, secara semi-Mekanis	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
1109	IV · A.2.08.6g · 1351	Membuat lubang baut ∅ 10 mm pada besi tebal 4 mm*, secara Mekanis	4 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
1110	IV · A.1.08.6h · 1352	Menggergaji profil untuk luas penampang tergergaji 100 cm2, secara Manual	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber
1111	IV · A.2.08.6i · 1352	Menggergaji profil untuk luas penampang tergergaji 100 cm2, secara Semi- mekanis	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
1112	IV · A.2.08.6j · 1353	Menggergaji pelat dengan panjang penampang tergergaji 20 cm, tebal 5 mm*, secara Manual	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber
1113	IV · A.2.08.6k · 1353	Menggergaji pelat dengan panjang penampang tergergaji 20 cm, tebal 5 mm*, secara semi-Mekanis	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
1114	IV · A.1.08.6l · 1354	Pasangan 1 buah Baut ∅ 10 mm - 5 cm, secara Manual	4 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber
1115	IV · A.2.08.6m · 1354	Pasangan 1 buah Bold-nut ∅ 10 mm - 5 cm, secara semi-Mekanik	5 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Bor baut ∅ 6 mm s.d
1116	IV · A.1.08.7 · 1355	1 m2 Pemasangan Rubber Joint	4 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
1117	IV · A.3.09.1a · 1356	Pengisian tanah 1 buah geobag 145 x 240 cm menggunakan wheel loader 100 HP	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Wheel Loader - 100 HP;
1118	IV · A.3.09.1b · 1357	Pengisian pasir 1 buah geobag 145 x 240 cm menggunakan wheel loader 100 HP	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Wheel Loader - 100 HP;

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1119	IV · A.3.09.1c · 1358	Pengisian tanah 1 buah geobag 145 x 240 cm menggunakan Excavator standar	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Wheel Loader - 100 HP;
1120	IV · A.3.09.1d · 1358	Pengisian pasir 1 buah geobag 145 x 240 cm menggunakan excavator standard	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Excavator (Std): Bucket 0,90
1121	IV · A.3.09.1e · 1359	Penyimpanan 1 buah geobag 145 x 240 cm ke Gudang dengan jarak 50 m' , secara mekanis Wheel Loader 170 HP *)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Wheel Loader - 170 HP;
1122	IV · A.3.09.1f · 1359	Muat, angkat dan menurunkan 1 buah Geobag 145 x 240 cm dari gudang ke lokasi pekerjaan, pakai DT *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Dump truck, Angkut sejauh
1123	IV · A.3.09.1g · 1360	Pemasangan 1 Buah Geobag ukuran 145 cm x 240 cm pada posisi tepatnya	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Excavator (Std.); Bucket 0,90
1124	IV · A.3.09.2a · 1376	Pasangan U-Ditch: L(lebar) x T (Tinggi) x P (Panjang)	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OJ
1125	IV · A.3.09.2a1 · 1377	Pasangan Tutup U-Ditch: L(lebar) x T (Tinggi) x P (Panjang)	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OJ
1126	IV · A.3.09.2a.1.a · 1378	Pasangan 1m' U-Ditch 40x60x120cm,314,9 Kg (tanpa seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 40 x 60 x 120 cm,
1127	IV · A.3.09.2a.1.b · 1379	Pasangan 1m U-Ditch 40 x 60 x 120cm,314,9 Kg (dengan seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 40 x 60 x 120 cm,
1128	IV · A.3.09.2a.1.c · 1380	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 40: 53 x 60 x 8 cm (LD); 60 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (LD) 40:
1129	IV · A.3.09.2a.1.d · 1381	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 40: 53 x 60 x 12 cm (HD); 90 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (HD) 40:
1130	IV · A.3.09.2a.2.a · 1382	Pasangan 1m' U-Ditch 60x80x120cm,553,6Kg(tanpa seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 60 x 80 x 120 cm,
1131	IV · A.3.09.2a.2.b · 1383	Pasangan 1m' U-Ditch 60 x 80 x 120cm,553,6 Kg (dengan seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 60 x 80 x 120 cm,
1132	IV · A.3.09.2a.2.c · 1384	Pasangan 1m'Tutup U-Ditch 60: 73x60x10cm (LD); 106 Kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (LD)
1133	IV · A.3.09.2a.2.d · 1385	Pasangan 1m' Tutup U-Ditch 60: 73 x 60 x 14 cm (HD): 147 Kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (HD) 60:

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1134	IV · A.3.09.2a.3.a · 1386	Pasangan 1 m' U-Ditch 80 x 100 x 120 cm, 732,5 Kg (tanpa seal karet)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 80 x 100 x 120
1135	IV · A.3.09.2a.3.b · 1387	Pasangan 1 m' U-Ditch 80 x 100 x 120 cm, 732,5 Kg (dengan seal karet)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 80 x 100 x 120
1136	IV · A.3.09.2a.3.c · 1388	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 80: 95 x 60 x 10 cm (LD); 138 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (LD) 80 x
1137	IV · A.3.09.2a.3.d · 1389	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 80: 95 x 60 x 15 cm (HD); 207 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (HD) 80 x
1138	IV · A.3.09.2a.4.a · 1390	Pasangan 1 m' U-Ditch 100 x 100 x 120 cm, 979,7 Kg (tanpa seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 100 x 100 x 120
1139	IV · A.3.09.2a.4.b · 1391	Pasangan 1 m' U-Ditch 100 x 100 x 120 cm, 979,7 Kg (dengan seal karet)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 100 x 100 x 120
1140	IV · A.3.09.2a.4.c · 1392	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 100: 118 x 60 x 12 cm (LD); 207 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (LD) 100 :
1141	IV · A.3.09.2a.4.d · 1393	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 100: 118 x 60 x 15 cm (HD); 259 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (HD) 100 :
1142	IV · A.3.09.2a.5.a · 1394	Pasangan 1 m' U-Ditch 150 x 100 x 120 cm; 1.658,7 Kg (tanpa seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 150 x 100 x 120
1143	IV · A.3.09.2a.5.b · 1395	Pasangan 1 m' U-Ditch 150 x 100 x 120 cm, 1.658,7 Kg (dengan seal karet)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 150 x 100 x 120
1144	IV · A.3.09.2a.5.c · 1396	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 150: 177,4 x 60 x 14 cm (LD); 385 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (LD) 150 :
1145	IV · A.3.09.2a.5.d · 1397	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 150: 198,4 x 120 x 20 cm (HD); 1.155 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (HD) 150:
1146	IV · A.3.09.2a.6.a · 1398	Pasangan 1 m' U-Ditch 200 x 200 x 120 cm; 3.265,6 Kg (tanpa seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 200 x 200 x 120
1147	IV · A.3.09.2a.6.b · 1399	Pasangan 1 m' U-Ditch 200 x 200 x 120 cm; 3.265,6 Kg (dengan seal karet)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 U-Ditch 200 x 200 x 120
1148	IV · A.3.09.2a.6.c · 1400	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 200: 229,4 x 120 x 16,5 cm (LD); 559 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (LD) 200 :

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1149	IV · A.3.09.2a.6.d · 1401	Pasangan 1 m' Tutup U-Ditch 200: 250 x 120 x 23 cm (HD); 1.697 kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup U-Ditch (HD) 200:
1150	IV · A.3.09.2a.7 · 1401	Pengangkatan dan penyimpanan U-Ditch 150x100x120	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane Truck 5 Ton ; 0,0791 400.000
1151	IV · A.3.09.2b.1.a · 1407	Pasangan 1 m' Box Culvert 40 x 40 x 100 cm; Berat 0,431 Ton (tanpa seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 40 x 40 x 100
1152	IV · A.3.09.2b.1.b · 1408	Pasangan 1 m' Box Culvert 40 x 40 x 100 cm; Berat 0,431 Ton (dengan seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 40 x 40 x 100
1153	IV · A.3.09.2b.2.a · 1409	Pasangan 1 m' Box Culvert 60 x 60 x 100 cm; Berat 0,837 Ton (tanpa seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 60 x 60 x 100
1154	IV · A.3.09.2b.2.b · 1410	Pasangan 1 m' Box Culvert 60 x 60 x 100 cm; Berat 0,837 Ton (dengan seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 60 x 60 x 100
1155	IV · A.3.09.2b.3.a · 1411	Pasangan 1 m' Box Culvert 100 x 100 x 100 cm; Berat 1,7 Ton (tanpa seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 100 x 100 x
1156	IV · A.3.09.2b.3.b · 1412	Pasangan 1 m' Box Culvert 100 x 100 x 100 cm; Berat 1,7 Ton (dengan seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 100 x 100 x
1157	IV · A.3.09.2b.4.a · 1413	Pasangan 1 m' Box Culvert 150 x 150 x 100 cm; Berat 3,095 Ton (tanpa seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 150 x 150 x
1158	IV · A.3.09.2b.4.b · 1414	Pasangan 1 m' Box Culvert 150 x 150 x 100 cm; Berat 3,095 Ton (dengan seal karet)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 150 x 150 x
1159	IV · A.3.09.2b.5.a · 1415	Pasangan 1 m' Box Culvert 200 x 200 x 100 cm; Berat 4,973 Ton (tanpa seal karet)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 200 x 200
1160	IV · A.3.09.2b.5.b · 1416	Pasangan 1 m' Box Culvert 200 x 200 x 100 cm; Berat 4,973 Ton (dengan seal karet)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 200 x 200
1161	IV · A.3.09.2b.6.a · 1417	Pasangan 1 m' Box Culvert 300 x 300 x 100 cm; Berat 8,827 Ton (tanpa seal karet)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 300 x 300
1162	IV · A.3.09.2b.6.b · 1418	Pasangan 1 m' Box Culvert 300 x 300 x 100 cm; Berat 8,827 Ton (dengan seal karet)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert 300 x 300
1163	IV · A.3.09.2b.7 · 1420	Pengangkatan Aset Box Culvert Lama	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane Truck 10 Ton

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1164	IV · A.3.09.2b.8 · 1423	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert Top/Bottom uk 250x125x120 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert Precast
1165	IV · A.3.09.2b.9 · 1426	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert untuk Manhole uk 250 x 125 x 100 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert Precast
1166	IV · A.3.09.2b.10 · 1427	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert untuk Manhole uk 150 x 150 x 100 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Box Culvert Precast
1167	IV · A.3.09.2b.11 · 1428	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert untuk Tutup Manhole uk 100 x 100 x 30 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tutup Manhole Box
1168	IV · A.3.09.2c.1.a · 1434	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 20 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 20 cm, pjg 1
1169	IV · A.3.09.2c.1.b · 1435	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 20 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 20 cm, pjg 1
1170	IV · A.3.09.2c.2.a · 1436	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 30 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 30 cm, pjg 1
1171	IV · A.3.09.2c.2.b · 1437	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 30 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 30 cm, pjg 1
1172	IV · A.3.09.2c.3.a · 1438	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 40 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 40 cm, pjg 1
1173	IV · A.3.09.2c.3.b · 1439	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 40 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 40 cm, pjg 1
1174	IV · A.3.09.2c.4.a · 1440	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 50 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 50 cm, pjg 1
1175	IV · A.3.09.2c.4.b · 1441	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 50 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 50 cm, pjg 1
1176	IV · A.3.09.2c.5.a · 1442	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 60 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 60 cm,
1177	IV · A.3.09.2c.5.b · 1443	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 60 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 60 cm,
1178	IV · A.3.09.2c.6.a · 1444	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 70 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 70 cm,

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1179	IV · A.3.09.2c.6.b · 1445	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 70 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 70 cm,
1180	IV · A.3.09.2c.7.a · 1446	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 80 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 80 cm,
1181	IV · A.3.09.2c.7.b · 1447	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 80 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 80 cm,
1182	IV · A.3.09.2c.8.a · 1448	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 100 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 100 cm,
1183	IV · A.3.09.2c.8.b · 1449	Pasangan 1 m' Buis Beton ø 100 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton ø 100 cm,
1184	IV · A.3.09.2c.9 · 1450	Pengadaan dan Pemasangan Buis Beton Contoh digunakan Buis Beton uk diameter 2,5 m	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 2 Lantai Kerja beton fc'
1185	IV · A.3.09.2d.1.a · 1453	Pasangan 1 m' Beton gravel ø 20 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton gravel ø 20 cm,
1186	IV · A.3.09.2d.1.b · 1454	Pasangan 1 m' Beton gravel ø 20 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton gravel ø 20 cm,
1187	IV · A.3.09.2d.2.a · 1455	Pasangan 1 m' Buis Beton gravel ø 30 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton gravel ø 30 cm,
1188	IV · A.3.09.2d.2.b · 1456	Pasangan 1 m' Buis Beton gravel ø 30 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton gravel ø 30 cm,
1189	IV · A.3.09.2d.3.a · 1457	Pasangan 1 m' Buis Beton gravel ø 40 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton gravel ø 40 cm,
1190	IV · A.3.09.2d.3.b · 1458	Pasangan 1 m' Buis Beton gravel ø 40 cm, pjg 1 m (dengan seal karet)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Buis Beton gravel ø 40 cm,
1191	IV · A.3.09.2e.1.a · 1460	Pengadaan dan Pemasangan L-Shape, H = 3m, L = 0,5 m	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1192	IV · A.3.09.3a.1.a · 1461	Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 15 m	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Crane (Stationairy Stand by)
1193	IV · A.3.09.3a.1.b · 1462	Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 30 m Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Tower), T=10-20

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1194	IV · A.3.09.3a.1.c · 1462	Angkut 1 ton Material pakai TC untuk ketinggian rata-rata 70 m	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Tower), T=20-40 m,
1195	IV · A.3.09.3a.2.a.1 · 1463	Angkut 1 ton Material pakai TC (Bm. 1,5 ton) s.d. lantai-1 (ketinggian 4 m') Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Stationairy Stand
1196	IV · A.3.09.3a.2.a.2 · 1463	Angkut 1 ton Material pakai TC (Bm. 1,5 ton) s.d. lantai-4 (ketinggian 14,5 m') Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Stationairy Stand
1197	IV · A.3.09.3a.2.a.3 · 1464	Angkut 1 ton Material pakai TC (Bm. 2,5 ton) s.d. lantai-6 (ketinggian 21,5 m') Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Tower), T=10-20
1198	IV · A.3.09.3a.2.a.4 · 1464	Angkut 1 ton Material pakai TC (Bm. 2,5 ton) s.d. lantai-8 (ketinggian 28,5 m') Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Tower), T=10-20
1199	IV · A.3.09.3a.2.a.5 · 1465	Angkut 1 ton material pakai TC (Bm. 3,5 ton) s.d. lantai-12 (ketinggian 42,5 m') Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Tower), T=20-40
1200	IV · A.3.09.3a.2.a.6 · 1465	Angkut 1 ton material pakai TC (Bm. 3,5 ton) s.d. lantai-19 (ketinggian 67 m') Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Tower), T=20-40
1201	IV · A.3.09.3a.2.a.7 · 1465	Angkut 1 ton material pakai TC (Bm. 3,5 ton) s.d. lantai-28 (ketinggian 98,5 m') Jumlah	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Crane (Tower), T=20-40
1202	IV · A.3.09.3b.1 · 1481	Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk ketinggian rata-rata 15 m	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Lift Barang, Tinggi 6-10
1203	IV · A.3.09.3b.2 · 1482	Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk ketinggian rata-rata 30 m	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Lift Barang, Tinggi 10-24
1204	IV · A.3.09.3b.3 · 1482	Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk ketinggian rata-rata 70 m	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Loader, Wheel 0,85 m3;
1205	IV · A.3.09.3b.1.a · 1483	Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk beban 0,8 ton s.d. lantai-1 (ketinggian 4 m')	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Lift Barang, Tinggi 6-10
1206	IV · A.3.09.3b.1.b · 1483	Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk beban 0,8 ton s.d. lantai-4 (ketinggian 14,5 m')	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Lift Barang, Tinggi 6-10
1207	IV · A.3.09.3b.2.a · 1484	Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk beban 1,0 ton s.d. lantai-6 (ketinggian 21,5 m')	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Lift Barang, Tinggi 10-24
1208	IV · A.3.09.3b.2.b · 1484	Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk beban 1,0 ton s.d. lantai-8 (ketinggian 28,5 m')	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Lift Barang, Tinggi 10-24

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1209	IV · A.3.09.3b.3.a · 1485	Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk beban 2,0 ton s.d. lantai-12 (ketinggian 42,5 m')	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Loader, Wheel 0,85 m3;
1210	IV · A.3.09.3b.3.b · 1485	Angkut 1 ton B/M pakai Lift B/M untuk beban 2,0 ton s.d. lantai-19 (ketinggian 67 m')	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Loader, Wheel 0,85 m3;
1211	IV · A.3.09.4a.1 · 1503	Terobos 1 m’ sumbatan pipa atau syphon ø > 1,0 m (tersumbat > 60% penampang) 0>1,0 m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Cuka bibit/asam sulfat/HCL, pH
1212	IV · A.3.09.4a.2 · 1504	Terobos 1 m’ sumbatan pipa atau syphon ø > 1,0 m (tersumbat < 60% penampang) 0>1,0 m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Cuka bibit/asam sulfat/HCL, pH
1213	IV · A.3.09.4b.1 · 1505	Terobos 1 m’ sumbatan pipa atau syphon ø 0,3 s.d ø 1,0 m (tersumbat > 60% penampang) 0 = 0,3 - 1,0 m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Cuka bibit/asam sulfat/HCL, pH
1214	IV · A.3.09.4b.2 · 1506	Terobos 1 m’ sumbatan pipa atau syphon ø 0,3 s.d ø 1,0 m m (tersumbat < 60% penampang) 0 = 0,3 - 1,0 m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Cuka bibit/asam sulfat/HCL, pH
1215	IV · A.3.09.4c.1 · 1507	Terobos 1 m’ sumbatan pipa atau syphon ø < 0,3 m (tersumbat > 60% penampang) 0 <0,3m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Cuka bibit/asam sulfat/HCL, pH
1216	IV · A.3.09.4c.2 · 1508	Terobos 1 m’ sumbatan pipa atau syphon ø < 0,3 m (tersumbat < 60% penampang) 0 <0,3m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Cuka bibit/asam sulfat/HCL, pH
1217	IV · A.3.09.5a · 1510	Pemasangan 1 unit Sistem Perkuatan Wadah	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Wadah
1218	IV · A.3.10 · 1513	PEKERJAAN PINTU AIR DAN PERALATAN HIDROMEKANIK	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OH (a)
1219	IV · A.3.10.1.a · 1514	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Angkat	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber Beton mutu sedang
1220	IV · A.3.10.1.b · 1515	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Kayu	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber Beton mutu sedang
1221	IV · A.3.10.1.c · 1516	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber Beton mutu sedang
1222	IV · A.3.11.1a · 1518	1 m3 Pas. Batu Belah Secara Manual Dengan Mortar Tipe (...), Beda Tinggi (...)	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OH
1223	IV · A.3.11.1a.1.a · 1519	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber D

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1224	IV · A.3.11.1a.1.f · 1519	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1225	IV · A.3.11.1a.2.a · 1520	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1226	IV · A.3.11.1a.3.a · 1520	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1227	IV · A.3.11.1a.4.a · 1521	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber D
1228	IV · A.3.11.1b · 1522	1 m3 Pas. Batu Belah Secara Semi Mekanis Dengan Mortar Tipe (...), Beda Tinggi (...)	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OH
1229	IV · A.3.11.1b.1.a · 1522	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi- Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Molen/Beton Mixer
1230	IV · A.3.11.1b.1.f · 1523	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi- Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	7 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Molen/Beton Mixer
1231	IV · A.3.11.1b.2.a · 1523	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	6 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Molen/Beton Mixer 0,35
1232	IV · A.3.11.1b.3.a · 1524	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,35
1233	IV · A.3.11.1b.4.a · 1524	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,35 m3
1234	IV · A.3.11.2a · 1526	1 m3 Pas. Bata Merah Secara Manual Dengan Mortar Tipe (...), Beda Tinggi (...)	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OH
1235	IV · A.3.11.2a.1.a · 1526	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 MPa), secara Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	4 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber D
1236	IV · A.3.11.2a.1.f · 1526	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 MPa), secara Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	3 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
1237	IV · A.3.11.2a.2.a · 1527	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe S (12,5 MPa), secara Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1238	IV · A.3.11.2a.3.a · 1527	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe N (5,2 MPa), secara Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1239	IV · A.3.11.2a.4.a · 1528	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe O (2,4 MPa), secara Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1240	IV · A.3.11.2b · 1528	1 m3 Pas. Bata Merah Secara Semi Mekanis Dengan Mortar Tipe (...), Beda Tinggi (...)	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pekerja L.01 OH
1241	IV · A.3.11.2b.1.a · 1529	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 MPa), Semi- mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	4 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Molen/Beton Mixer 0,35 m3 +
1242	IV · A.3.11.2b.1.f · 1529	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe M (17,2 MPa), Semi- mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,35 m3
1243	IV · A.3.11.2b.2.a · 1530	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe S (12,5 MPa), Semi- mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,35
1244	IV · A.3.11.2b.3.a · 1530	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe N (5,2 MPa), Semi- mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,35 m3
1245	IV · A.3.11.2b.4.a · 1531	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar Tipe O (2,4 MPa), Semi- mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer 0,35 m3
1246	IV · A.5.2.a.1a · 1623	Contoh RAB Saluran Irigasi	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber
1247	IV · A.5.2.a.1a · 1627	Contoh RAB Saluran Irigasi	3 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
1248	IV · A.5.2.a.1a · 1627	Contoh RAB Saluran Irigasi	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber
1249	IV · A.5.2.a.1a · 1627	Contoh RAB Saluran Irigasi	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1250	IV · A.5.2.a.1a · 1627	Contoh RAB Saluran Irigasi	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1251	IV · A.5.2.a.1a · 1628	Contoh RAB Saluran Irigasi	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1252	IV · A.5.2.a.1a · 1628	Contoh RAB Saluran Irigasi	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber
1253	IV · A.5.2.a.1a · 1628	Contoh RAB Saluran Irigasi	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tukang
1254	IV · A.5.2.b · 1629	Contoh HPS Saluran Irigasi pra-cetak modular	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber
1255	IV · A.6.2.c · 1630	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1256	IV · A.6.2.c · 1640	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
1257	IV · A.6.2.c · 1640	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tabel lebih dari satu halaman; perbedaan dilaporkan untuk pemeriksaan.
1258	IV · A.6.2.c · 1641	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
1259	IV · A.6.2.c · 1641	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1260	IV · A.6.2.c · 1641	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
1261	IV · A.6.2.c · 1641	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tabel lebih dari satu halaman; perbedaan dilaporkan untuk pemeriksaan.
1262	IV · A.6.2.c · 1642	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1263	IV · A.6.2.c · 1642	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1264	IV · A.6.2.c · 1643	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1265	IV · A.6.2.c · 1643	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1266	IV · A.6.2.c · 1644	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1267	IV · A.6.2.c · 1644	Contoh HPS Saluran irigasi (cara mekanis)	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
1268	IV · A.5.3.6a · 1651	Pengerukan Sedimen	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1269	IV · A.5.3.6a · 1651	Pengerukan Sedimen	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kapal Keruk (sangat besar), kedalaman maks. 10E.23.d
1270	IV · A.5.3.6a · 1651	Pengerukan Sedimen	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber B Bahan (Media Drain Block)

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1271	IV · A.5.3.6b · 1654	Pemanenan Gulma Air ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT UNTUK PEMANENAN GULMA AIR	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pemanen Gulma Air_Medium, 50 KW, kap.E.34.a
1272	IV · A.5.3.6b · 1654	Pemanenan Gulma Air ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT UNTUK PEMANENAN GULMA AIR	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Pemanen Gulma Air_Besar, 100 KW, kap.E.11.d
1273	IV · A.5.5.3b · 1675	Contoh HPS pengerukan muara sungai	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1274	IV · A.1.02.4a.1.b · 6	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratu rongga, beda tinggi > 1 s.d 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1275	IV · A.1.02.4a.1.c · 6	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratu rongga, beda tinggi > 2 s.d 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1276	IV · A.1.02.4a.1.e · 6	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratu rongga, beda tinggi > 4 s.d 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1277	IV · A.1.02.4a.1.f · 6	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratu rongga, beda tinggi > 5 s.d 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1278	IV · A.1.02.4a.1.g · 6	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratu rongga, beda tinggi > 6 s.d 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1279	IV · A.1.02.4a.1.h · 6	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratu rongga, beda tinggi > 7 s.d 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1280	IV · A.1.02.4a.1.i · 6	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratu rongga, beda tinggi > 8 s.d 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1281	IV · A.1.02.4a.1.j · 6	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratu rongga, beda tinggi > 9 s.d 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1282	IV · A.1.02.4a.2.b · 6	1 m3 Pasangan batu kosong tidak terat rongga, beda tinggi > 1 s.d 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1283	IV · A.1.02.4a.2.c · 6	1 m3 Pasangan batu kosong tidak terat rongga, beda tinggi > 2 s.d 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1284	IV · A.1.02.4a.2.e · 6	1 m3 Pasangan batu kosong tidak terat rongga, beda tinggi > 4 s.d 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1285	IV · A.1.02.4a.2.f · 6	1 m3 Pasangan batu kosong tidak terat rongga, beda tinggi > 5 s.d 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1286	IV · A.1.02.4a.2.g · 6	1 m3 Pasangan batu kosong tidak terat rongga, beda tinggi > 6 s.d 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1287	IV · A.1.02.4a.2.h · 6	1 m3 Pasangan batu kosong tidak terat rongga, beda tinggi > 7 s.d 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1288	IV · A.1.02.4a.2.i · 6	1 m3 Pasangan batu kosong tidak terat rongga, beda tinggi > 8 s.d 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1289	IV · A.1.02.4a.2.j · 6	1 m3 Pasangan batu kosong tidak terat rongga, beda tinggi > 9 s.d 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1290	IV · A.1.02.4b.1.a.2 · 6	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, luban 100mm; Beda tinggi > 1 s.d. 2 m' - 287 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1291	IV · A.1.02.4b.1.a.3 · 7	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lub 100mm; Beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1292	IV · A.1.02.4b.1.a.5 · 7	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lub 100mm; Beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1293	IV · A.1.02.4b.1.a.6 · 7	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lub 100mm; Beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1294	IV · A.1.02.4b.1.a.7 · 7	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lub 100mm; Beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1295	IV · A.1.02.4b.1.a.8 · 7	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lub 100mm; Beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1296	IV · A.1.02.4b.1.a.9 · 7	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lub 100mm; Beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1297	IV · A.1.02.4b.1.a.10 · 7	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lub 100mm; Beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1298	IV · A.1.02.4b.1.b.2 · 7	1 m3 Bronjong kawat galvanis, luban Beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1299	IV · A.1.02.4b.1.b.3 · 7	1 m3 Bronjong kawat galvanis, luban Beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1300	IV · A.1.02.4b.1.b.5 · 7	1 m3 Bronjong kawat galvanis, luban Beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1301	IV · A.1.02.4b.1.b.6 · 7	1 m3 Bronjong kawat galvanis, luban Beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1302	IV · A.1.02.4b.1.b.7 · 7	1 m3 Bronjong kawat galvanis, luban Beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1303	IV · A.1.02.4b.1.b.8 · 7	1 m3 Bronjong kawat galvanis, luban Beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1304	IV · A.1.02.4b.1.b.9 · 7	1 m3 Bronjong kawat galvanis, luban Beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1305	IV · A.1.02.4b.1.b.10 · 7	1 m3 Bronjong kawat galvanis, luban Beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1306	IV · A.1.02.4b.1.c.2 · 7	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 10 > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1307	IV · A.1.02.4b.1.c.3 · 7	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 10 > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1308	IV · A.1.02.4b.1.c.5 · 7	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 10 > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1309	IV · A.1.02.4b.1.c.6 · 7	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 10 > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1310	IV · A.1.02.4b.1.c.7 · 7	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 10 > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1311	IV · A.1.02.4b.1.c.8 · 7	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 10 > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1312	IV · A.1.02.4b.1.c.9 · 7	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 10 > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1313	IV · A.1.02.4b.1.c.10 · 7	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 10 > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1314	IV · A.1.02.4b.1.d.2 · 7	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un x 100 mm; beda tinggi > 1 s.d. 2 m' - 288 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1315	IV · A.1.02.4b.1.d.3 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un x 100 mm; beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1316	IV · A.1.02.4b.1.d.5 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un x 100 mm; beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1317	IV · A.1.02.4b.1.d.6 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un x 100 mm; beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1318	IV · A.1.02.4b.1.d.7 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un x 100 mm; beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1319	IV · A.1.02.4b.1.d.8 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un x 100 mm; beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1320	IV · A.1.02.4b.1.d.9 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un x 100 mm; beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1321	IV · A.1.02.4b.1.d.10 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un x 100 mm; beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1322	IV · A.1.02.4b.1.e.2 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un 100 x 120 mm; beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1323	IV · A.1.02.4b.1.e.3 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un 100 X 120 mm; beda tinggi > 2 s.d 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1324	IV · A.1.02.4b.1.e.5 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un 100 X 120 mm; beda tinggi > 4 s.d 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1325	IV · A.1.02.4b.1.e.6 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un 100 x 120 mm; beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1326	IV · A.1.02.4b.1.e.7 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un 100 X 120 mm; beda tinggi > 6 s.d 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1327	IV · A.1.02.4b.1.e.8 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un 100 x 120 mm; beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1328	IV · A.1.02.4b.1.e.9 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un 100 X 120 mm; beda tinggi > 8 s.d 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1329	IV · A.1.02.4b.1.e.10 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami un 100 x 120 mm; beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1330	IV · A.1.02.4b.1.f.2 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, u 100 mm; beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1331	IV · A.1.02.4b.1.f.3 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, u 100 mm; beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1332	IV · A.1.02.4b.1.f.5 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, u 100 mm; beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1333	IV · A.1.02.4b.1.f.6 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, u 100 mm; beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1334	IV · A.1.02.4b.1.f.7 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, u 100 mm; beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1335	IV · A.1.02.4b.1.f.8 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, u 100 mm; beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1336	IV · A.1.02.4b.1.f.9 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, u 100 mm; beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1337	IV · A.1.02.4b.1.f.10 · 8	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, u 100 mm; beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1338	IV · A.1.02.4b.2.b · 8	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1339	IV · A.1.02.4b.2.c · 8	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda - 289 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1340	IV · A.1.02.4b.2.e · 9	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda ti	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1341	IV · A.1.02.4b.2.f · 9	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda ti	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1342	IV · A.1.02.4b.2.g · 9	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda ti	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1343	IV · A.1.02.4b.2.h · 9	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda ti	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1344	IV · A.1.02.4b.2.i · 9	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda ti	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1345	IV · A.1.02.4b.2.j · 9	1 m3 Bronjong Kawat pabrikasi, Beda ti	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1346	IV · A.1.02.5b.6 · 9	1 m2 Pasangan Filer 2-lapis Karung Gon	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1347	IV · A.1.02.5b.7 · 9	1 m2 Pasangan Lapisan impermeable 2-la dilabur aspal	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1348	IV · A.1.03.2b.1.a · 9	1 m2 Bekisting biasa lantai beton deng 18 mm (TP) (bahan berulang 1x) - 290 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1349	IV · A.1.03.2b.1.b · 10	1 m2 Bekisting biasa lantai beton deng 18 mm (TP) (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1350	IV · A.1.03.2b.1.c · 10	1 m2 Bekisting biasa lantai beton deng 18 mm (TP) (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1351	IV · A.1.03.2b.2.a · 10	1 m2 Bekisting expose pelat lantai bet (TP), JaTm 0,60 m (bahan digunakan berulang 1 kali)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1352	IV · A.1.03.2b.2.b · 10	1 m2 Bekisting expose pelat lantai bet (TP), JaTm 0,60 m (digunakan berulang 2 kali)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1353	IV · A.1.03.2b.2.c · 10	1 m2 Bekisting expose pelat lantai bet (TP), JaTm 0,60 m (digunakan berulang 4 kali)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1354	IV · A.1.03.2b.3.a · 10	1 m2 Bekisting biasa pelat lantai beto (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1355	IV · A.1.03.2b.3.b · 10	1 m2 Bekisting biasa pelat lantai beto (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1356	IV · A.1.03.2b.3.c · 10	1 m2 Bekisting biasa pelat lantai beto (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1357	IV · A.1.03.2b.4.a · 10	1 m2 perancah bekisting lantai beton d JaTm 0,60 m (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1358	IV · A.1.03.2b.4.b · 10	1 m2 perancah bekisting lantai beton d JaTm 0,60 m (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1359	IV · A.1.03.2b.4.c · 10	1 m2 perancah bekisting lantai beton d JaTm 0,60 m (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1360	IV · A.1.03.2b.5.a · 10	1 m2 perancah bekisting lantai beton d tinggi 4 m**, JaTm 0,80 m (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1361	IV · A.1.03.2b.5.b · 10	1 m2 perancah bekisting lantai beton d tinggi 4 m**, JaTm 0,80 m (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1362	IV · A.1.03.2b.5.c · 10	1 m2 perancah bekisting lantai beton d tinggi 4 m**, JaTm 0,80 m (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1363	IV · A.1.03.2b.6.a · 10	1 m2 perancah bekisting pelat beton dg tinggi 4 m**, JaTm 0,80 m (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1364	IV · A.1.03.2b.6.b · 10	1 m2 perancah bekisting pelat beton dg tinggi 4 m**, JaTm 0,80 m (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1365	IV · A.1.03.2b.6.c · 10	1 m2 perancah bekisting pelat beton dg tinggi 4 m**, JaTm 0,80 m (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1366	IV · A.1.03.2c.1.a · 10	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 0,6 m) (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1367	IV · A.1.03.2c.1.b · 10	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 0,6 m) (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1368	IV · A.1.03.2c.1.c · 10	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 0,6 m) (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1369	IV · A.1.03.2c.2.a · 10	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 0,8 m) (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1370	IV · A.1.03.2c.2.b · 10	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 0,8 m) (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1371	IV · A.1.03.2c.2.c · 10	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 0,8 m) (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1372	IV · A.1.03.2c.3.a · 11	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 1,2 m) (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1373	IV · A.1.03.2c.3.b · 11	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 1,2 m) (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1374	IV · A.1.03.2c.3.c · 11	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 1,2 m) (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1375	IV · A.1.03.2c.4.a · 11	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 2,0 m) (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1376	IV · A.1.03.2c.4.b · 11	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 2,0 m) (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1377	IV · A.1.03.2c.4.c · 11	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck 2,0 m) (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1378	IV · A.1.03.2d.1.a · 11	1 m2 Bekisting biasa balok beton denga 18 mm (TP) (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1379	IV · A.1.03.2d.1.b · 11	1 m2 Bekisting biasa balok beton denga 18 mm (TP) (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1380	IV · A.1.03.2d.1.c · 11	1 m2 Bekisting biasa balok beton denga 18 mm (TP) (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1381	IV · A.1.03.2d.2.a · 11	1 m2 Bekisting expose balok beton deng JaTm 1,0 m (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1382	IV · A.1.03.2d.2.b · 11	1 m2 Bekisting expose balok beton deng JaTm 1,0 m (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1383	IV · A.1.03.2d.2.c · 11	1 m2 Bekisting expose balok beton deng JaTm 1,0 m (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1384	IV · A.1.03.2d.3.a · 11	1 m2 Bekisting biasa balok beton denga (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1385	IV · A.1.03.2d.3.b · 11	1 m2 Bekisting biasa balok beton denga (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1386	IV · A.1.03.2d.3.c · 11	1 m2 Bekisting biasa balok beton denga (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1387	IV · A.1.03.2d.4.a · 11	1 m2 Perancah Bekisting balok beton de m**, JaTm 1,0 m (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1388	IV · A.1.03.2d.4.b · 11	1 m2 Perancah Bekisting balok beton de m**, JaTm 1,0 m (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1389	IV · A.1.03.2d.4.c · 11	1 m2 Perancah Bekisting balok beton de m**, JaTm 1,0 m (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1390	IV · A.1.03.2d.5.a · 11	1 m2 Perancah Bekisting balok beton de cm tinggi 4 m**, JaTm 1,2 m (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1391	IV · A.1.03.2d.5.b · 11	1 m2 Perancah Bekisting balok beton de cm tinggi 4 m**, JaTm 1,2 m (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1392	IV · A.1.03.2d.5.c · 11	1 m2 Perancah Bekisting balok beton de cm tinggi 4 m**, JaTm 1,2 m (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1393	IV · A.1.03.2d.6.a · 11	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dg m**, JaTm 1,0 m (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1394	IV · A.1.03.2d.6.b · 11	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dg m**, JaTm 1,0 m (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1395	IV · A.1.03.2d.6.c · 11	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dg m**, JaTm 1,0 m (bahan berulang 4x) - 292 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1396	IV · A.1.03.2e.1.a · 12	1 m2 Bekisting biasa kolom beton denga 18 mm (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1397	IV · A.1.03.2e.1.b · 12	1 m2 Bekisting biasa kolom beton denga 18 mm (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1398	IV · A.1.03.2e.1.c · 12	1 m2 Bekisting biasa kolom beton denga 18 mm (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1399	IV · A.1.03.2e.2.a · 12	1 m2 Bekisting expose kolom beton deng (bahan digunakan berulang 1 kali)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1400	IV · A.1.03.2e.2.b · 12	1 m2 Bekisting expose kolom beton deng (bahan digunakan berulang 2 kali)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1401	IV · A.1.03.2e.2.c · 12	1 m2 Bekisting expose kolom beton deng (bahan digunakan berulang 4 kali)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1402	IV · A.1.03.2e.3.a · 12	1 m2 Bekisting biasa kolom beton denga berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1403	IV · A.1.03.2e.3.b · 12	1 m2 Bekisting biasa kolom beton denga berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1404	IV · A.1.03.2e.3.c · 12	1 m2 Bekisting biasa kolom beton denga berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1405	IV · A.1.03.2e.4.a · 12	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m (bahan kaso digunakan berulang 1 ka	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1406	IV · A.1.03.2e.4.b · 12	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m (bahan kaso digunakan berulang 2 ka	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1407	IV · A.1.03.2e.4.c · 12	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m (bahan kaso digunakan berulang 4 ka	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1408	IV · A.1.03.2e.5.a · 12	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg tinggi 4 m**, JaTm 1,2 m (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1409	IV · A.1.03.2e.5.b · 12	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg tinggi 4 m**, JaTm 1,2 m (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1410	IV · A.1.03.2e.5.c · 12	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg tinggi 4 m**, JaTm 1,2 m (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1411	IV · A.1.03.2e.6.a · 12	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg m**, JaTm 1,0 m (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1412	IV · A.1.03.2e.6.b · 12	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg m**, JaTm 1,0 m (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1413	IV · A.1.03.2e.6.c · 12	1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg m**, JaTm 1,0 m (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1414	IV · A.1.03.2f.1.a · 12	1 m2 Bekisting biasa dinding beton den 18 mm (bahan digunakan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1415	IV · A.1.03.2f.1.b · 12	1 m2 Bekisting biasa dinding beton den 18 mm (bahan digunakan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1416	IV · A.1.03.2f.1.c · 12	1 m2 Bekisting biasa dinding beton den 18 mm (bahan digunakan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1417	IV · A.1.03.2f.2.a · 12	1 m2 Bekisting expose dinding beton de (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1418	IV · A.1.03.2f.2.b · 12	1 m2 Bekisting expose dinding beton de (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1419	IV · A.1.03.2f.2.c · 12	1 m2 Bekisting expose dinding beton de (bahan berulang 4x) - 293 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1420	IV · A.1.03.2f.3.a · 13	1 m2 Bekisting biasa dinding beton den (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1421	IV · A.1.03.2f.3.b · 13	1 m2 Bekisting biasa dinding beton den (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1422	IV · A.1.03.2f.3.c · 13	1 m2 Bekisting biasa dinding beton den (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1423	IV · A.1.03.2f.4.a · 13	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Kaso beton Tm 2,5 m** (bahan kaso digunakan berulang 1 kali)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1424	IV · A.1.03.2f.4.b · 13	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Kaso beton Tm 2,5 m** (bahan kaso digunakan berulang 2 kali)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1425	IV · A.1.03.2f.4.c · 13	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Kaso beton Tm 2,5 m** (bahan kaso digunakan berulang 4 kali)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1426	IV · A.1.03.2f.5.a · 13	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Balo beton Tm 4,5 m** (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1427	IV · A.1.03.2f.5.b · 13	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Balo beton Tm 4,5 m** (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1428	IV · A.1.03.2f.5.c · 13	1 m2 Perancah/penyokong Bekisting Balo beton Tm 4,5 m** (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1429	IV · A.1.03.2g.1 · 13	1 m2 Bekisting biasa untuk fondasi dan multiflex 12 mm atau 18 mm	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1430	IV · A.1.03.2g.1.a · 13	1 m2 Bekisting biasa untuk fondasi dan multiflex 12 mm atau 18 mm (bahan digunakan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1431	IV · A.1.03.2g.1.b · 13	1 m2 Bekisting biasa untuk fondasi dan multiflex 12 mm atau 18 mm (bahan digunakan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1432	IV · A.1.03.2g.1.c · 13	1 m2 Bekisting biasa untuk fondasi dan multiflex 12 mm atau 18 mm (bahan digunakan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1433	IV · A.1.03.2g.2.a · 13	1 m2 Bekisting biasa untuk fondasi dan papan 3/20 cm (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1434	IV · A.1.03.2g.2.b · 13	1 m2 Bekisting biasa untuk fondasi dan papan 3/20 cm (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1435	IV · A.1.03.2g.2.c · 13	1 m2 Bekisting biasa untuk fondasi dan papan 3/20 cm (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1436	IV · A.1.03.2g.3.a · 13	1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 untuk beton Tm 2,0 m** (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1437	IV · A.1.03.2g.3.b · 13	1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 untuk beton Tm 2,0 m** (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1438	IV · A.1.03.2g.3.c · 13	1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 untuk beton Tm 2,0 m** (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1439	IV · A.1.03.2l.1.a · 14	1 m2 Bekisting lantai beton ferosemen atau 18 mm (TP) (bahan berulang 1x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1440	IV · A.1.03.2l.1.b · 14	1 m2 Bekisting lantai beton ferosemen atau 18 mm (TP) (bahan berulang 2x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1441	IV · A.1.03.2l.1.c · 14	1 m2 Bekisting lantai beton ferosemen atau 18 mm (TP) (bahan berulang 4x)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1442	IV · A.1.07.3.a · 17	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 30 cm	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1443	IV · A.1.07.7.a · 17	1 m2 Pasangan Geotekstil (Land Base)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1444	IV · A.1.08.2c.1 · 1339	Jembatan Sementara	0 → 2	Dikoreksi terhadap baris sumber
1445	IV · A.1.08.2c.2 · 1340	Saluran Sementara	0 → 2	Dikoreksi terhadap baris sumber
1446	IV · A.3.01.2c.1 · 166	Memuat dan angkut 1 m3 Batu Besar s.d. Batu Belah dari Quarry	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1447	IV · A.3.01.2c.2 · 168	Memuat dan angkut 1 m3 Kerakal s.d. Kerikil dan Split	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1448	IV · A.3.01.2c.3 · 170	Memuat dan angkut 1 m3 Pasir Kasar s.d. Pasir Halus dan Pasir	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1449	IV · A.3.01.2c.3.a · 172	Mengolah Batu/Medium Boulder Primary menjadi Agregat Kasar	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1450	IV · A.3.01.2c.3.b · 174	Mengolah Batu/Gravel Secondary menjadi Agregat Kasar dan	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1451	IV · A.3.01.2c.4 · 176	Memuat dan angkut 1 m3 Tanah Biasa s.d. Tanah Liat, Tanah	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1452	IV · A.3.01.2c.5 · 178	Memuat dan angkut 1 m3 Tanah Keras/Cadas	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1453	IV · A.3.01.2c.6 · 180	Memuat dan angkut 1 m3 Air Beton dan Air Bersih	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1454	IV · A.3.02.1c · 21	Penambahan tanah bahan tanggul dari BA Lokasi Pekerjaan	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1455	IV · A.3.04.2 · 394	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Mekanis di BP yang	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1456	IV · A.3.06.3d · 28	Penulangan + Pengecoran 1 m' Pondasi Tiang dari Batching Plant diangkut Truck Mixer Beton	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1457	IV · A.3.07.7 · 30	Mengangkat A-JACK dari Gudang ke Trail Lokasi Pekerjaan oleh Kapal Kayu	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1458	IV · A.3.08.2o · 898	1 lokasi Pasang dan bongkar Peralatan Uji Pemompaan	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 2 Teknisi lap. (sampling

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1459	IV · A.3.08.3.4.a.3.f · 35	Pengangkutan dan Pemasangan Mitreb 15,0 km)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1460	IV · A.3.09.2d · 1453	Pasangan Buis Beton Gravel atau D/2	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Buis Beton gravel ø 20 cm,
1461	IV · A.3.09.3a · 1461	Angkutan barang/material menggunakan TC	0 → 2	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Crane (Stationairy Stand by)
1462	IV · A.3.11.1a.1.b · 44	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1463	IV · A.3.11.1a.1.c · 44	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1464	IV · A.3.11.1a.1.d · 44	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar beda tinggi > 3 s.d. 4 m' - 325 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1465	IV · A.3.11.1a.1.e · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1466	IV · A.3.11.1a.1.g · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1467	IV · A.3.11.1a.1.h · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1468	IV · A.3.11.1a.1.i · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1469	IV · A.3.11.1a.1.j · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1470	IV · A.3.11.1a.2.b · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1471	IV · A.3.11.1a.2.c · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1472	IV · A.3.11.1a.2.d · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1473	IV · A.3.11.1a.2.e · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1474	IV · A.3.11.1a.2.f · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1475	IV · A.3.11.1a.2.g · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1476	IV · A.3.11.1a.2.h · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1477	IV · A.3.11.1a.2.i · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1478	IV · A.3.11.1a.2.j · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1479	IV · A.3.11.1a.3.b · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1480	IV · A.3.11.1a.3.c · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1481	IV · A.3.11.1a.3.d · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1482	IV · A.3.11.1a.3.e · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1483	IV · A.3.11.1a.3.f · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1484	IV · A.3.11.1a.3.g · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1485	IV · A.3.11.1a.3.h · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1486	IV · A.3.11.1a.3.i · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1487	IV · A.3.11.1a.3.j · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1488	IV · A.3.11.1a.4.b · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1489	IV · A.3.11.1a.4.c · 45	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 2 s.d. 3 m' - 326 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1490	IV · A.3.11.1a.4.d · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1491	IV · A.3.11.1a.4.e · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1492	IV · A.3.11.1a.4.f · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1493	IV · A.3.11.1a.4.g · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1494	IV · A.3.11.1a.4.h · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1495	IV · A.3.11.1a.4.i · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1496	IV · A.3.11.1a.4.j · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1497	IV · A.3.11.1b.1.b · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1498	IV · A.3.11.1b.1.c · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1499	IV · A.3.11.1b.1.d · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1500	IV · A.3.11.1b.1.e · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1501	IV · A.3.11.1b.1.g · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1502	IV · A.3.11.1b.1.h · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1503	IV · A.3.11.1b.1.i · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1504	IV · A.3.11.1b.1.j · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1505	IV · A.3.11.1b.2.b · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1506	IV · A.3.11.1b.2.c · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1507	IV · A.3.11.1b.2.d · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1508	IV · A.3.11.1b.2.e · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1509	IV · A.3.11.1b.2.f · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1510	IV · A.3.11.1b.2.g · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1511	IV · A.3.11.1b.2.h · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1512	IV · A.3.11.1b.2.i · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1513	IV · A.3.11.1b.2.j · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1514	IV · A.3.11.1b.3.b · 46	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m' - 327 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1515	IV · A.3.11.1b.3.c · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1516	IV · A.3.11.1b.3.d · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1517	IV · A.3.11.1b.3.e · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1518	IV · A.3.11.1b.3.f · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1519	IV · A.3.11.1b.3.g · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1520	IV · A.3.11.1b.3.h · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1521	IV · A.3.11.1b.3.i · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1522	IV · A.3.11.1b.3.j · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1523	IV · A.3.11.1b.4.b · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1524	IV · A.3.11.1b.4.c · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1525	IV · A.3.11.1b.4.d · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1526	IV · A.3.11.1b.4.e · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1527	IV · A.3.11.1b.4.f · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1528	IV · A.3.11.1b.4.g · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1529	IV · A.3.11.1b.4.h · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1530	IV · A.3.11.1b.4.i · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1531	IV · A.3.11.1b.4.j · 47	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1532	IV · A.3.11.2a.1.b · 47	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1533	IV · A.3.11.2a.1.c · 47	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1534	IV · A.3.11.2a.1.d · 47	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1535	IV · A.3.11.2a.1.e · 47	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1536	IV · A.3.11.2a.1.g · 47	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1537	IV · A.3.11.2a.1.h · 47	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1538	IV · A.3.11.2a.1.i · 47	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1539	IV · A.3.11.2a.1.j · 47	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1540	IV · A.3.11.2a.2.b · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1541	IV · A.3.11.2a.2.c · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1542	IV · A.3.11.2a.2.d · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1543	IV · A.3.11.2a.2.e · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1544	IV · A.3.11.2a.2.f · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1545	IV · A.3.11.2a.2.g · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1546	IV · A.3.11.2a.2.h · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1547	IV · A.3.11.2a.2.i · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1548	IV · A.3.11.2a.2.j · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1549	IV · A.3.11.2a.3.b · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1550	IV · A.3.11.2a.3.c · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1551	IV · A.3.11.2a.3.d · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1552	IV · A.3.11.2a.3.e · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1553	IV · A.3.11.2a.3.f · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1554	IV · A.3.11.2a.3.g · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1555	IV · A.3.11.2a.3.h · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1556	IV · A.3.11.2a.3.i · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1557	IV · A.3.11.2a.3.j · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1558	IV · A.3.11.2a.4.b · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1559	IV · A.3.11.2a.4.c · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1560	IV · A.3.11.2a.4.d · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1561	IV · A.3.11.2a.4.e · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1562	IV · A.3.11.2a.4.f · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1563	IV · A.3.11.2a.4.g · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1564	IV · A.3.11.2a.4.h · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1565	IV · A.3.11.2a.4.i · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1566	IV · A.3.11.2a.4.j · 48	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti beda tinggi > 9 s.d. 10 m' - 329 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1567	IV · A.3.11.2b.1.2 · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1568	IV · A.3.11.2b.1.3 · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1569	IV · A.3.11.2b.1.4 · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1570	IV · A.3.11.2b.1.5 · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1571	IV · A.3.11.2b.1.6 · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1572	IV · A.3.11.2b.1.7 · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1573	IV · A.3.11.2b.1.8 · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1574	IV · A.3.11.2b.1.9 · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1575	IV · A.3.11.2b.1.j · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1576	IV · A.3.11.2b.2.b · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1577	IV · A.3.11.2b.2.c · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1578	IV · A.3.11.2b.2.d · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1579	IV · A.3.11.2b.2.e · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1580	IV · A.3.11.2b.2.f · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1581	IV · A.3.11.2b.2.g · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1582	IV · A.3.11.2b.2.h · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1583	IV · A.3.11.2b.2.i · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1584	IV · A.3.11.2b.2.j · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1585	IV · A.3.11.2b.3.b · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1586	IV · A.3.11.2b.3.c · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1587	IV · A.3.11.2b.3.d · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1588	IV · A.3.11.2b.3.e · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1589	IV · A.3.11.2b.3.f · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1590	IV · A.3.11.2b.3.g · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1591	IV · A.3.11.2b.3.h · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1592	IV · A.3.11.2b.3.i · 49	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m' - 330 -	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1593	IV · A.3.11.2b.3.j · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1594	IV · A.3.11.2b.4.b · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1595	IV · A.3.11.2b.4.c · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1596	IV · A.3.11.2b.4.d · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1597	IV · A.3.11.2b.4.e · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1598	IV · A.3.11.2b.4.f · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1599	IV · A.3.11.2b.4.g · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1600	IV · A.3.11.2b.4.h · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1601	IV · A.3.11.2b.4.i · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1602	IV · A.3.11.2b.4.j · 50	1 m3 Pas. Bata Merah dengan Mortar ti Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1603	IV · A.3.03.1 · 22	Pengerukan Sedimen di Waduk/Danau dengan Kedalaman 10 m'	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1604	IV · A.3.03.1 · 22	Pengerukan 1 m3 sedimen di waduk/danau d kedalaman 50 m’	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1605	IV · A.3.03.6a · 22	Pemuatan ke DT setiap 1 m3 Gulma Air Has Pengangkatan/Pemanenan, dan Pengangkutannya ke Lokasi Disposal Area	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1606	IV · A.3.03.6a · 22	Penghamparan, Perataan dan Perapihan 1 m Disposal Area, Menggunakan 5-rate estafet	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1607	IV · A.3.03.6a · 22	Perataan dan Perapihan 1 m2 Permukaan Di Gulma Air (Manual)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1608	IV · A.3.08.3.4.b.6.a · 40	Pengangkutan dan Pemasangan Reduc (jarak 1.0 km)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1609	IV · A.3.08.3.4.b.6.b · 40	Pengangkutan dan Pemasangan Reduc (jarak 2.0 km)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1610	IV · A.3.08.3.4.b.6.c · 40	Pengangkutan dan Pemasangan Reduc (jarak 2.5 km)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1611	IV · A.3.08.3.4.b.6.d · 40	Pengangkutan dan Pemasangan Reduc (jarak 5.0 km)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1612	IV · A.3.08.3.4.b.6.e · 40	Pengangkutan dan Pemasangan Reduc (jarak 10 km)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1613	IV · A.3.08.3.4.b.6.f · 40	Pengangkutan dan Pemasangan Reduc (jarak 15 km)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
1614	V · B.1 · 49	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air (2.1.(1))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1615	V · B.2 · 52	Pasangan Batu dengan Mortar (2.2.(1))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1616	V · B.3 · 55	Pasangan Batu dengan Mortar DS-2 (2.2.(2))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1617	V · B.4 · 58	Pasangan Batu dengan Mortar DS-4 (2.2.(3))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1618	V · B.5 · 61	Pasangan Batu dengan Mortar DS-5 (2.2.(4))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1619	V · B.6 · 64	Pasangan Batu dengan Mortar DS-5 dengan Subdrain (2.2.(5))	15 → 15	Dikoreksi terhadap baris sumber
1620	V · B.7 · 67	Pasangan Batu dengan Mortar DS-6 (2.2.(6))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1621	V · B.8 · 70	Pasangan Batu dengan Mortar DV-10 (2.2.(7))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1622	V · B.9 · 73	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm (2.3.(1))	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 5. Cetakan gorong-gorong beton diameter bh/M' 1,0000 1.495,91 1.495,91
1623	V · B.10 · 76	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm (2.3.(2))	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 5. Cetakan gorong-gorong beton diameter bh/M' 1,0000 544,13 544,13
1624	V · B.11 · 79	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, Tipe A (landasan	22 → 22	Dikoreksi terhadap baris sumber 7. Cetakan gorong-gorong bh/M' 1,0000 33.177,41 33.177,41
1625	V · B.12 · 82	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, Tipe B (dibungkus	22 → 22	Dikoreksi terhadap baris sumber Cetakan gorong-gorong
1626	V · B.13 · 85	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm, landasan bahan	17 → 17	Dikoreksi terhadap baris sumber Cetakan gorong-gorong

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1627	V · B.14 · 88	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm Tipe A (landasan	22 → 22	Dikoreksi terhadap baris sumber Cetakan gorong-gorong
1628	V · B.15 · 91	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm Tipe B (dibungkus	22 → 22	Dikoreksi terhadap baris sumber Cetakan gorong-gorong
1629	V · B.16 · 94	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm, landasan bahan porous (2.3.(4c))	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Cetakan gorong-gorong beton
1630	V · B.17 · 97	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Tipe A (landasan	22 → 22	Dikoreksi terhadap baris sumber Cetakan gorong-gorong beton
1631	V · B.18 · 100	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Tipe B (dibungkus	22 → 22	Dikoreksi terhadap baris sumber Cetakan gorong-gorong beton
1632	V · B.19 · 103	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm, landasan bahan	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Cetakan gorong-gorong beton
1633	V · B.20 · 106	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm Tipe A (landasan	22 → 22	Dikoreksi terhadap baris sumber Cetakan gorong-gorong beton
1634	V · B.21 · 109	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm Tipe B	22 → 22	Dikoreksi terhadap baris sumber Cetakan gorong-gorong beton
1635	V · B.22 · 112	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm, landasan bahan	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Cetakan gorong-gorong beton
1636	V · B.23 · 115	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm, landasan bahan	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Cetakan gorong-gorong beton
1637	V · B.24 · 118	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm, landasan bahan	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Cetakan gorong-gorong beton
1638	V · B.25 · 121	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang (2.3.(9))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1639	V · B.26 · 124	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm (2.3.(10))	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1640	V · B.27 · 127	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm (2.3.(11))	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1641	V · B.28 · 130	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm (2.3.(12))	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1642	V · B.29 · 133	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm (2.3.(13))	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1643	V · B.30 · 136	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1644	V · B.31 · 139	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm dengan	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1645	V · B.32 · 142	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1646	V · B.33 · 145	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 cm x 140 cm	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1647	V · B.34 · 148	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1648	V · B.35 · 151	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 cm x 160 cm	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1649	V · B.36 · 154	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm x 180 cm	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1650	V · B.37 · 157	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 5 Cetakan gorong-gorong kotak bh/M' 1,0000 58.661,58 58.661,58
1651	V · B.38 · 161	Saluran U Pracetak Tipe DS 1 (2.3.(21a))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1652	V · B.39 · 165	Saluran U Pracetak Tipe DS 1A (dengan tutup) (2.3.(21b))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1653	V · B.40 · 169	Saluran U Pracetak Tipe DS 2 (2.3.(22a))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1654	V · B.41 · 173	Saluran U Pracetak Tipe DS 2A (dengan tutup) (2.3.(22b))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1655	V · B.42 · 177	Saluran U Pracetak Tipe DS 2B (asimetris) (2.3.(22c))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1656	V · B.43 · 181	Saluran U Pracetak Tipe DS 2C (asimetris) (2.3.(22d))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1657	V · B.44 · 185	Saluran U Pracetak Tipe DS 3 (2.3.(23a))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1658	V · B.45 · 189	Saluran U Pracetak Tipe DS 3A (dengan tutup) (2.3.(23b))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1659	V · B.46 · 193	Saluran U Pracetak Tipe DS 3B (2.3.(23c))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1660	V · B.47 · 197	Saluran U Pracetak Tipe DS 3C (2.3.(23d))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1661	V · B.48 · 201	Saluran U Pracetak Tipe DS 4 (2.3.(24a))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1662	V · B.49 · 205	Saluran U Pracetak Tipe DS 4A (dengan tutup) (2.3.(24b))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1663	V · B.50 · 209	Saluran U Pracetak Tipe DS 4B (asimetris) (2.3.(24c))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1664	V · B.51 · 213	Saluran U Pracetak Tipe DS 4C (asimetris) (2.3.(24d))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1665	V · B.52 · 217	Saluran U Pracetak Tipe DS 5 (2.3.(25a))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1666	V · B.53 · 221	Saluran U Pracetak Tipe DS 5A (dengan tutup) (2.3.(25b))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1667	V · B.54 · 225	Saluran U Pracetak Tipe DS 5B (2.3.(25c))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1668	V · B.55 · 229	Saluran U Pracetak Tipe DS 5C (2.3.(25d))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1669	V · B.56 · 233	Saluran U Pracetak Tipe DS 6 (2.3.(26a))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1670	V · B.57 · 237	Saluran U Pracetak Tipe DS 6a (dengan tutup) (2.3.(26b))	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1671	V · B.58 · 240	Saluran U PracetakTipe DS 7 (2.3.(27))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1672	V · B.59 · 244	Saluran U Pracetak Tipe DS 8 (setengah lingkaran dia.40 cm) (2.3.(28))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1673	V · B.60 · 247	Saluran U Tipe DS 8A (trapesium) (2.3.(29))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1674	V · B.61 · 250	Saluran U Pracetak Tipe DS 9 (120 cm x 120 cm) (2.3.(30a))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1675	V · B.62 · 253	Saluran U Pracetak Tipe DS 9A (120 cm x 120 cm dengan tutup) (2.3.(30b))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1676	V · B.63 · 256	Saluran U Pracetak Tipe DS 10 (140 cm x 140 cm) (2.3.(31a))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1677	V · B.64 · 259	Saluran U Pracetak Tipe DS 10A (140 cm x 140 cm dengan tutup) (2.3.(31b))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1678	V · B.65 · 262	Catchbasin, Tipe DC-1 (2.3.(32a))	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1679	V · B.66 · 265	Catchbasin, Tipe DC-2 (2.3.(32b))	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1680	V · B.67 · 268	Catchbasin, Tipe DC-3 (2.3.(32c))	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1681	V · B.68 · 271	Catchbasin, Tipe DC-4 (2.3.(32d))	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1682	V · B.69 · 274	Catchbasin, Tipe DC-5 (2.3.(32e))	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1683	V · B.70 · 277	Catchbasin, Tipe DC-6 (2.3.(32f))	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1684	V · B.71 · 280	Catchbasin, Tipe DC-7 (2.3.(32g))	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1685	V · B.72 · 283	Catchbasin, Tipe DC-8 (2.3.(32h))	18 → 18	Perlu pemeriksaan sumber B. MATERIAL
1686	V · B.73 · 287	Inlet Drain, Tipe DI-2 (2.3.(33a))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1687	V · B.74 · 291	Inlet Drain, Tipe DI-3 (2.3.(33b))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1688	V · B.75 · 295	Inlet Drain, Tipe DI-4 (2.3.(33c))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1689	V · B.76 · 299	Outlet Drain, Tipe DO-2 (2.3.(34a))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1690	V · B.77 · 303	Outlet Drain, Tipe DO-3 (2.3.(34b))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1691	V · B.78 · 307	Outlet Drain, Tipe DO-4 (2.3.(34c))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1692	V · B.79 · 309	Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter) (2.4.(1))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1693	V · B.80 · 311	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipes) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 4 inci (2.4.(2))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1694	V · B.81 · 313	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipes) untuk Pekerjaan Drainase Bawah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1695	V · B.82 · 315	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipes) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter 6 inci (2.4.(4))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1696	V · B.83 · 317	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipes) untuk Pekerjaan Drainase Bawah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1697	V · C.1 · 319	Galian Biasa (3.1.(1))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1698	V · C.2 · 322	Galian Batu Lunak (3.1.(2))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1699	V · C.4 · 326	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 M (3.1.(4))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1700	V · C.5 · 328	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 M (3.1.(5))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1701	V · C.6 · 330	Galian Struktur dengan Kedalaman 4 - 6 M (3.1.(6))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1702	V · C.7 · 332	Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian Struktur yang mengandung air tanah (3.1.(7))	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
1703	V · C.8 · 334	Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian pada Batu Lunak (3.1.(8))	2 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
1704	V · C.9 · 336	Tambahan biaya galian untuk Mata Pembayaran 3.1.(4) sampai 3.1.(6) untuk Galian pada Batu (3.1.(9))	2 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
1705	V · C.10 · 339	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine (3.1.(10a))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1706	V · C.11 · 342	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine (3.1.(10b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1707	V · C.12 · 344	Galian Perkerasan Berbutir (3.1.(11))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1708	V · C.13 · 347	Galian Perkerasan Beton (3.1.(12))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1709	V · C.14 · 350	Timbunan Biasa dari Sumber Galian (3.2.(1a))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber (Tanah Urug)
1710	V · C.15 · 353	Timbunan Biasa dari Sumber Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC) (3.2.(1b))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber (Tanah Urug)
1711	V · C.16 · 356	Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Bahan Pengisi Median Concrete	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1712	V · C.17 · 359	Timbunan Biasa dari Hasil Galian (3.2.(1d))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1713	V · C.18 · 362	Timbunan Biasa dari Hasil Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC) (3.2.(1e))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1714	V · C.19 · 365	Timbunan Biasa dari Hasil Galian untuk Bahan Pengisi Median Concrete Barrier	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1715	V · C.20 · 368	Timbunan Biasa dari Hasil Galian untuk Beban Tambah (Surcharge) tanpa	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1716	V · C.21 · 371	Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Bahan Pengisi Median Concrete	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (Tanah Urug)
1717	V · C.22 · 374	Timbunan Biasa dari Sumber Galian untuk Beban Tambah (Surcharge) tanpa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber (Tanah Urug)
1718	V · C.23 · 377	Timbunan Pilihan Halus dari Sumber Galian (3.2.(2a1))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1719	V · C.24 · 380	Timbunan Pilihan Kasar dari Sumber Galian (3.2.(2a2))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1720	V · C.25 · 383	Timbunan Pilihan Halus dari Sumber Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1721	V · C.26 · 386	Timbunan Pilihan Kasar dari Sumber Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1722	V · C.27 · 389	Timbunan Pilihan Halus dari Hasil Galian (3.2.(2c1))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1723	V · C.28 · 392	Timbunan Pilihan Kasar dari Hasil Galian (3.2.(2c2))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1724	V · C.29 · 395	Timbunan Pilihan Halus dari Hasil Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1725	V · C.30 · 398	Timbunan Pilihan Kasar dari Hasil Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1726	V · C.31 · 401	Timbunan Pilihan Berbutir diatas Tanah Rawa (3.2.(3))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1727	V · C.32 · 404	Penimbunan Kembali Bahan Berbutir (Granular Backfill) (3.2.(4))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1728	V · C.33 · 406	Penyiapan Badan Jalan pada Galian (3.3.(1a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1729	V · C.34 · 408	Penyiapan Badan Jalan pada Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC) (3.3.(1b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1730	V · C.35 · 410	Penyiapan Badan Jalan untuk Rekonstruksi Perkerasan Lama (3.3.(2a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1731	V · C.36 · 412	Penyiapan Badan Jalan untuk Rekonstruksi Perkerasan Lama dengan	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1732	V · C.37 · 414	Pembersihan dan Pengupasan Lahan (3.4.(1))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1733	V · C.38 · 417	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >15 – 30 cm (3.4.(2))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1734	V · C.39 · 420	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >30 – 50 cm (3.4.(3))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1735	V · C.40 · 423	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 – 75 cm (3.4.(4))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1736	V · C.41 · 426	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >75 cm (3.4.(5))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1737	V · C.42 · 428	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan Kelas 2 (3.5.(1a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1738	V · C.43 · 430	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan Kelas 3 (3.5.(1b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1739	V · C.44 · 432	Geotekstile Separator Kelas 4A (3.5.(2a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1740	V · C.45 · 434	Geotekstil Separator Kelas 1 (3.5.(2b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1741	V · C.46 · 436	Geotekstil Separator Kelas 2 (3.5.(2c))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1742	V · C.47 · 438	Geotekstil Separator Kelas 3 (3.5.(2d))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1743	V · C.48 · 440	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 4A (3.5.(3a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1744	V · C.49 · 442	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 1 (3.5.(3b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1745	V · C.50 · 444	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 2 (3.5.(3c))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1746	V · C.51 · 446	Geotekstil Stabilisasi Tanah Kelas 3 (3.5.(3d))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1747	V · C.52 · 448	Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (Prefabricated Vertical Drain, PVD), panjang ≤	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1748	V · C.53 · 450	Penyalir Vertikal Pra-Fabrikasi (Prefabricated Vertical Drain, PVD), panjang >25	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1749	V · C.60 · 458	Penyalir Horizontal Pra-Fabrikasi (Prefabricated Horizontal Drain, PHD)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1750	V · D.1 · 461	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h) (4.1.(1))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber CSS-1h atau SS-1h
1751	V · D.2 · 464	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS- 1h atau QS-1h) (4.1.(2))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber (CQS-1h atau QS-1h)
1752	V · D.3 · 467	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1hP atau QS-1hP) (4.1.(3))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1753	V · D.4 · 470	Laburan Aspal (Buras) (4.2.(1))	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 2. Agregate(0/5) M91 M³ 0,0066 315.168,58 2.071,45
1754	V · D.5 · 473	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 1, CSS-1h / SS-1h (4.4.(1))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1755	V · D.6 · 476	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 1, CQS-1h / QS-1h (4.4.(2))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1756	V · D.7 · 479	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 2, CSS-1h / SS-1h (4.4.(3))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1757	V · D.8 · 482	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 2, CQS-1h / QS-1h (4.4.(4))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1758	V · D.9 · 485	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 3, CSS-1h / SS-1h (4.4.(5))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1759	V · D.10 · 488	Penghamparan Lapis Penutup Bubur Aspal Emulsi, Tipe 3, CQS-1h / QS-1h	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1760	V · D.11 · 491	Lapis Permukaan Mikro dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer CQS-1hP atau	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1761	V · D.12 · 494	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer CQS-	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber dengan aspal emulsi
1762	V · D.13 · 497	Lapis Permukaan Mikro dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer CQS-1hP atau	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1763	V · D.14 · 500	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer CQS-	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber dengan aspal emulsi
1764	V · D.15 · 504	Latasir Kelas A (SS-A) (4.6.(1))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber [ganti agr pch msn 5-10 & 0-5 & psr alam]
1765	V · D.16 · 508	Latasir Kelas B (SS-B) (4.6.(2))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber [ganti agr pch msn 5-10 & 0-5 & psr alam]
1766	V · D.17 · 512	Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA-A) (Tumbukan 75 x 2) (4.7.(1))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1767	V · D.18 · 516	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus) (Tumbukan 75 x 2) (4.7.(2a))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1768	V · D.19 · 520	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus) (Tumbukan 50 x 2) (4.7.(2b))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1769	V · D.20 · 524	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus) (Tumbukan 35 x2) (4.7.(2c))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1770	V · D.21 · 528	Lapis Tipis Beton Aspal - B Kasar (LTBA-B Kasar) (Tumbukan 75 x 2) (4.7.(3))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1771	V · D.22 · 532	Lapis Tipis Beton Aspal - B Modifikasi Kasar (LTBA-B Mod Kasar) (Tumbukan	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1772	V · D.23 · 536	Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis) (4.7.(5))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1773	V · D.24 · 540	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod Tipis) (4.7.(6))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1774	V · D.25 · 543	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1775	V · D.26 · 546	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1776	V · D.27 · 549	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1777	V · D.28 · 552	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1778	V · D.29 · 555	Pemasangan Ruji (Dowel) (4.9.(3))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1779	V · D.30 · 557	Pemasangan Sealant (4.9.(4))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1780	V · D.31 · 560	Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1781	V · D.32 · 563	Penjahitan Melintang Tipe 1 (Tebal Pelat Beton = 150 - 175 mm) (4.11.(1))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1782	V · D.33 · 566	Penjahitan Melintang Tipe 2 (Tebal Pelat Beton = > 175 mm - 200 mm) (4.11.(2))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1783	V · D.34 · 569	Penjahitan Melintang Tipe 3 (Tebal Pelat Beton = > 200 mm - 225 mm) (4.11.(3))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1784	V · D.35 · 572	Penjahitan Melintang Tipe 4 (Tebal Pelat Beton = > 225 mm - 250 mm) (4.11.(4))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1785	V · D.36 · 575	Penjahitan Melintang Tipe 5 (Tebal Pelat Beton = > 250 mm - 275 mm) (4.11.(5))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1786	V · D.37 · 578	Penjahitan Melintang Tipe 6 (Tebal Pelat Beton = > 275 mm - 300 mm) (4.11.(6))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1787	V · D.38 · 581	Penjahitan Melintang Tipe 7 (Tebal Pelat Beton = > 300 mm - 325 mm) (4.11.(7))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1788	V · D.39 · 584	Penjahitan Melintang Tipe 8 (Tebal Pelat Beton = > 325 mm - 350 mm) (4.11.(8))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1789	V · D.40 · 587	Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik) (4.12.(1))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 2. Termoplastik M178 Kg/m 4,61295 28.985,00 133.706,36
1790	V · D.41 · 590	Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting) (4.12.(2))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 2. Termoseting M180 Kg/m 4,61295 65.333,33 301.379,40
1791	V · D.42 · 593	Penutupan Sambungan Melintang (Preformed) (4.12.(3))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber jenis preformed
1792	V · D.43 · 596	Penutupan Sambungan Memanjang (Termoplastik) (4.12.(4))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Termoplastik M178 Kg/m 4,61295 28.985,00 133.706,36
1793	V · D.44 · 599	Penutupan Sambungan Memanjang (Termoseting) (4.12.(5))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Termoseting M180 Kg/m 4,613 65.333,33 301.379,40
1794	V · D.45 · 602	Penutupan Sambungan Memanjang (Preformed) (4.12.(6))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber jenis preformed
1795	V · D.46 · 605	Penutupan Retak (Termoplastik) (4.12.(7))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 2. Termoplastik M178 Kg/m 4,61295 28.985,00 133.706,36
1796	V · D.47 · 608	Penutupan Retak (Termoseting) (4.12.(8))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 2. Termoseting M180 Kg/m 4,613 65.333,33 301.379,40
1797	V · D.48 · 610	Pengeboran Lubang (4.13.(1))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1798	V · D.49 · 612	Material Injeksi Berbahan Dasar Semen (4.13.(2))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Graut berbahan dasar

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1799	V · D.50 · 614	Material Injeksi Berbahan Dasar Cellular Plastic (4.13.(3))	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Graut berbahan dasar
1800	V · E.1 · 618	Lapis Fondasi Agregat Kelas A (5.1.(1a))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1801	V · E.1 · 620	Lapis Fondasi Agregat Kelas A (5.1.(1a))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1802	V · E.2 · 624	Lapis Fondasi Agregat Kelas A dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
1803	V · E.3 · 629	Lapis Fondasi Agregat Kelas B (5.1.(2a)) : Lapis Fondasi Agregat Kelas B	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
1804	V · E.4 · 633	Lapis Fondasi	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
1805	V · E.5 · 637	Lapis Fondasi Agregat Kelas S (5.1.(3a))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
1806	V · E.6 · 641	Lapis Fondasi Agregat Kelas S dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
1807	V · E.7 · 645	Lapis Fondasi : Lapis Fondasi AgregatKelas Kelas C C (5.1.(4a))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
1808	V · E.8 · 649	Lapis Fondasi Agregat Kelas C dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC)	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
1809	V · E.9 · 653	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal (5.2.(1)) URAIAN ANALISA HARGA SATUAN : Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal : M3	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1810	V · E.10 · 657	Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal (5.2.(2)) : Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1811	V · E.11 · 661	Perkerasan Beton Semen, fs = 4,5 MPa (5.3.(1a1))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1812	V · E.12 · 665	Perkerasan Beton Semen, fs = 3,8 MPa (5.3.(1a2))	18 → 18	Perlu pemeriksaan sumber 11 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1813	V · E.13 · 669	Perkerasan Beton Semen, fs = 3,5 MPa (5.3.(1a3))	18 → 18	Perlu pemeriksaan sumber 11 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1814	V · E.14 · 672	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 8 Jam (5.3.(1b))	20 → 20	Perlu pemeriksaan sumber 13 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1815	V · E.15 · 675	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 24 Jam (5.3.(1c))	20 → 20	Perlu pemeriksaan sumber 13 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1816	V · E.16 · 678	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (5.3.(2a))	20 → 20	Perlu pemeriksaan sumber 12 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1817	V · E.17 · 681	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal (5.3.(2b))	21 → 21	Perlu pemeriksaan sumber 14 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1818	V · E.18 · 684	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal (5.3.(2c))	21 → 21	Perlu pemeriksaan sumber 14 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1819	V · E.19 · 687	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (5.3.(3a))	20 → 20	Perlu pemeriksaan sumber 13 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1820	V · E.20 · 690	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Ganda (5.3.(3b))	21 → 21	Perlu pemeriksaan sumber 14 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1821	V · E.21 · 693	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Ganda (5.3.(3c))	21 → 21	Perlu pemeriksaan sumber 14 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1822	V · E.22 · 697	Continuously Reinforced Concrete Pavement (CRCP) (5.3.(4))	20 → 20	Perlu pemeriksaan sumber 12 Bekisting/Fix Form Rigid Pavement bh/M' 1,0000 153.060,88 153.060,88
1823	V · E.23 · 700	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus (5.3.(5))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber 6 Formwork Plate M195 Set/M2 0,190 45.000,00 8.550,00
1824	V · E.24 · 703	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen (5.4.(1a))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1825	V · E.25 · 706	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) (5.4.(1b))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1826	V · E.26 · 709	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Kapur (5.4.(2a))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1827	V · E.27 · 712	Stabilisasi Tanah dasar dengan Kapur Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) (5.4.(2b))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1828	V · E.28 · 716	Lapis Fondasi Tanah Semen (5.4.(3a))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1829	V · E.29 · 720	Lapis Fondasi Tanah Semen Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) (5.4.(3b))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1830	V · E.30 · 724	Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen (5.4.(4a))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1831	V · E.31 · 728	Lapis Fondasi Tanah Kapur Semen Menggunakan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) (5.4.(4b))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1832	V · E.32 · 732	Lapis Fondasi Agregat Semen (Cement Treated Base, CTB) (5.5.(1))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1833	V · E.33 · 736	Lapis Fondasi Agregat Semen (Cement Treated Base, CTB) dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC) (5.5.(2))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1834	V · E.34 · 740	Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (Cement Treated Recycling Base, CTRB). (5.5.(3))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1835	V · E.35 · 744	Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (Cement Treated Recycling Base, CTRB) dengan Mesin Gilas Pemadatan Cerdas (IC). (5.5.(4))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1836	V · E.36 · 747	Semen untuk Lapis Fondasi Daur Ulang Agregat Semen (Cement Treated Recycling Base, CTRB). (5.5.(5))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1837	V · F.1 · 750	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi (6.1.(1))	2 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber atau SS-1
1838	V · F.2 · 753	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi (6.1.(2a))	3 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber atau RS-1
1839	V · F.3 · 756	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer (6.1.(2b))	0 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
1840	V · F.4 · 760	Agregat Penutup BURTU Gradasi 1 (6.2.(1a))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1841	V · F.5 · 764	Agregat Penutup BURTU Gradasi 2 (6.2.(1b))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1842	V · F.6 · 768	Agregat Penutup BURTU Gradasi 3 (6.2.(1c))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1843	V · F.7 · 772	Agregat Penutup BURTU Gradasi 4 (6.2.(1d))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1844	V · F.8 · 775	Agregat Penutup BURDA Nominal Maks.1” (6.2.(2a))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1845	V · F.9 · 778	Agregat Penutup BURDA Nominal Maks.¾” (6.2.(2b))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1846	V · F.10 · 782	Agregat Penutup SAMI (6.2.(3))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1847	V · F.11 · 785	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan (6.2.(4))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1848	V · F.12 · 789	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus) (6.3.(1a1))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1849	V · F.13 · 793	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus) dengan mesin gilas pemadatan cerdas	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1850	V · F.14 · 797	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus) (6.3.(1b1))	15 → 15	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1851	V · F.15 · 801	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus) dengan mesin gilas	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1852	V · F.16 · 805	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar) (6.3.(2a1))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1853	V · F.17 · 809	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar) dengan mesin gilas pemadatan cerdas	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1854	V · F.18 · 813	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar) (6.3.(2b1))	15 → 15	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1855	V · F.19 · 817	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar) dengan mesin gilas	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1856	V · F.20 · 821	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (6.3.(3a))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1857	V · F.21 · 825	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) (6.3.(3b))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1858	V · F.22 · 829	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Tumbukan 75x2) (6.3.(4a1))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1859	V · F.23 · 833	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Tumbukan 75x2) dengan mesin gilas pemadatan	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1860	V · F.24 · 837	Laston Lapis Aus (AC-WC) (tumbukan 50x2) (6.3.(4a3))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1861	V · F.25 · 841	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod) (6.3.(4b1))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1862	V · F.26 · 845	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod) dengan mesin gilas pemadatan	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1863	V · F.27 · 849	Laston Lapis Antara (AC-BC) (6.3.(5a1))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1864	V · F.28 · 853	Laston Lapis Antara (AC-BC) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1865	V · F.29 · 857	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod) (6.3.(5b1))	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 1. Agr Pch Mesin 5-10 & 10-20
1866	V · F.30 · 861	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod) dengan mesin gilas pemadatan	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1867	V · F.31 · 866	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) (6.3.(6a1))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1868	V · F.32 · 870	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) dengan mesin gilas pemadatan cerdas (IC)	14 → 14	Dikoreksi terhadap baris sumber 2 Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15
1869	V · F.33 · 872	Aspal Pen.60/70 (6.3.(7a))	0 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
1870	V · F.34 · 874	Aspal Modifikasi PG 64V (6.3.(7b))	0 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
1871	V · F.35 · 876	Aspal Modifikasi PG 64E (6.3.(7c))	0 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
1872	V · F.35 · 877	Aspal Modifikasi PG 64E (6.3.(7c))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1873	V · F.36 · 879	Bahan Anti Pengelupasan (6.3.(8))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
1874	V · F.37 · 883	Campuran Beraspal Dingin E20 (6.4.(1))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1875	V · F.38 · 887	Campuran Beraspal Dingin E10 (6.4.(2))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1876	V · F.39 · 891	Laston Lapis Aus Asbuton Butir (AC-WC Asbuton Butir) (6.5.(1a))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1877	V · F.40 · 895	Laston Lapis Aus Asbuton Butir (AC-WC Asbuton Butir) dengan Mesin Gilas	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1878	V · F.41 · 899	Laston Lapis Antara (AC-BC Asbuton Butir) (6.5.(2a))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1879	V · F.42 · 903	Laston Lapis Antara Asbuton Butir (AC-BC Asbuton Butir) dengan Mesin Gilas	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1880	V · F.43 · 905	Total Aspal Keras dan Bitumen dari Asbuton (6.5.(3))	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1881	V · F.44 · 909	CPHMA Kemasan (6.6.(1))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1882	V · F.45 · 912	CPHMA Curah (6.6.(2))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
1883	V · F.46 · 916	Lapis Penetrasi Makadam (6.7.(1))	8 → 13	Dikoreksi terhadap baris sumber
1884	V · F.47 · 920	Lapis Penetrasi Makadam Asbuton (6.7.(2))	2 → 14	Dikoreksi terhadap baris sumber
1885	V · G.1 · 923	Beton struktur, fc’50 MPa (7.1.(1a2))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1886	V · G.2 · 926	Beton struktur massa, fc’50 Mpa (7.1.(1b))	20 → 20	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1887	V · G.3 · 929	Beton struktur memadat sendiri, fc’50 Mpa (7.1.(1c))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1888	V · G.4 · 932	Beton struktur, fc’45 MPa untuk Balok Kepala Pilar Beton Pratekan (7.1.(2a1))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1889	V · G.5 · 935	Beton struktur, fc’45 MPa (7.1.(2a2))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1890	V · G.6 · 938	Beton struktur massa, fc’45 MPa (7.1.(2b))	20 → 20	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1891	V · G.8 · 944	Beton struktur, fc’40 MPa (7.1.(3a2))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1892	V · G.9 · 947	Beton struktur massa, fc’40 MPa (7.1.(3b))	20 → 20	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1893	V · G.10 · 950	Beton struktur memadat sendiri, fc’40 MPa (7.1.(3c))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1894	V · G.11 · 953	Beton struktur, fc’35 MPa untuk Lantai Beton Bertulang (7.1.(4a1))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1895	V · G.12 · 956	Beton struktur, fc’35 MPa untuk Diafragma dari Gelagar Beton Pratekan (7.1.(4a2))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1896	V · G.13 · 959	Beton struktur, fc’35 MPa untuk Balok Kepala Pilar (Pier Head) (7.1.(4a3))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1897	V · G.14 · 962	Beton struktur, fc’35 MPa untuk Balok Fondasi (Pile Cap) (7.1.(4a4))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1898	V · G.15 · 965	Beton struktur, fc’35 MPa untuk Kolom/Dinding Pilar (7.1.(4a5))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1899	V · G.16 · 968	Beton struktur, fc’35 MPa untuk Kepala Jembatan (Abutment) termasuk pelat injak (7.1.(4a6))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1900	V · G.17 · 971	Beton struktur, fc’35 MPa (7.1.(4a7))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1901	V · G.18 · 974	Beton struktur massa, fc’35 MPa (7.1.(4b))	20 → 20	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1902	V · G.19 · 977	Beton struktur memadat sendiri, fc’35 MPa untuk Isian Tiang Pancang (7.1.(4c1))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1903	V · G.20 · 980	Beton struktur memadat sendiri, fc’35 MPa (7.1.(4c2))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1904	V · G.21 · 983	Beton struktur, fc’30 MPa untuk Kepala Jembatan, Balok Fondasi Pilar, Dinding Penahan Tanah (7.1.(5a1))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1905	V · G.22 · 986	Beton struktur, fc’30 MPa untuk Dinding Sayap Gorong-gorong Kotak (7.1.(5a2))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1906	V · G.23 · 989	Beton struktur, fc’30 MPa untuk Pelat Beton Pracetak (Precast Slab) (7.1.(5a3))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1907	V · G.24 · 992	Beton struktur, fc’30 MPa (7.1.(5a4))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1908	V · G.25 · 995	Beton struktur massa, fc’30 MPa (7.1.(5b))	20 → 20	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1909	V · G.26 · 998	Beton struktur memadat sendiri, fc’30 MPa untuk Isian Tiang Pancang (7.1.(5c1))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1910	V · G.27 · 1001	Beton struktur memadat sendiri, fc’30 MPa (7.1.(5c2))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1911	V · G.28 · 1004	Beton struktur, fc’25 MPa (7.1.(6a))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1912	V · G.29 · 1007	Beton struktur massa, fc’25 MPa (7.1.(6b))	20 → 20	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1913	V · G.30 · 1010	Beton struktur memadat sendiri, fc’25 MPa (7.1.(6c))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1914	V · G.31 · 1013	Beton struktur, fc’20 MPa (7.1.(7a))	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber Kg
1915	V · G.32 · 1016	Beton struktur massa, fc’20 MPa (7.1.(7b))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1916	V · G.33 · 1019	Beton struktur memadat sendiri, fc’20 MPa (7.1.(7c))	17 → 17	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1917	V · G.34 · 1022	Beton, fc’15 MPa (7.1.(8))	17 → 17	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1918	V · G.35 · 1024	Beton Siklop, fc’15 MPa (7.1.(9))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1919	V · G.36 · 1027	Beton, fc'10 MPa (7.1.(10))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1920	V · G.37 · 1030	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe U bentang nominal 32 m,	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber , Bentang 32 m
1921	V · G.38 · 1033	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe U bentang nominal 40 m, Penyediaan (7.2.(1b))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bentang 40 m
1922	V · G.39 · 1035	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe U bentang nominal 32 m, Pemasangan (7.2.(2a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1923	V · G.40 · 1037	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 65 MPa, Tipe U bentang nominal 40 m, Pemasangan (7.2.(2b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1924	V · G.41 · 1039	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe U bentang nominal 18 m, Penyediaan (7.2.(3a))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bentang Nominal 18 m
1925	V · G.42 · 1041	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe U bentang nominal 33 m, Penyediaan (7.2.(3b))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bentang Nominal 33 m
1926	V · G.43 · 1043	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe U bentang nominal 18 m, Pemasangan (7.2.(4a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1927	V · G.44 · 1045	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe U bentang nominal 33 m, Pemasangan (7.2.(4b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1928	V · G.45 · 1048	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 16 m, Penyediaan (7.2.(5a))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bentang Nominal 16 m
1929	V · G.46 · 1051	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 Mpa, Tipe I bentang nominal 25 meter, Penyediaan (7.2.(5b))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bentang Nominal 25 m
1930	V · G.47 · 1054	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 Mpa, Tipe I bentang nominal 30 meter, Penyediaan (7.2.(5c).30)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bentang Nominal 30 m
1931	V · G.48 · 1056	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 16 m, Pemasangan (7.2.(6a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1932	V · G.49 · 1058	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 25 m, Pemasangan (7.2.(6b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1933	V · G.50 · 1060	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc' 45 MPa, Tipe I bentang nominal 30 m, Pemasangan (7.2.(6c).30)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1934	V · G.51 · 1063	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc’ 65 MPa, Tipe T bentang nominal 50- 60 m, Penyediaan (7.2.(7).65.50-60)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tipe T bentang nominal 50-60 m
1935	V · G.52 · 1065	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc’ 65 MPa, Tipe T bentang nominal 50- 60 m, Pemasangan (7.2.(8).65.50-60)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1936	V · G.53 · 1068	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan Box bentang nominal 16,5 m, Penyediaan (7.2.(9).16,5)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber bentang 16.5 m, lebar 16.5 m
1937	V · G.54 · 1070	Unit Pracetak Gelagar Beton Pracetak Box bentang nominal 16,5 m, Pemasangan (7.2.(10).16,5)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1938	V · G.55 · 1073	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc’ 70 MPa, Tipe Bulb Tee bentang	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tipe Bulb Tee bentang nominal 55 m
1939	V · G.56 · 1075	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc’ 70 MPa, Tipe Bulb Tee bentang	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1940	V · G.57 · 1078	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc’ 70 MPa, Tipe Box bentang nominal 50 m, Penyediaan (7.2.(13a))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tipe Box bentang nominal 50 m
1941	V · G.58 · 1080	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc’ 70 MPa, Tipe Box bentang nominal 50 m, Pemasangan (7.2.(14a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1942	V · G.59 · 1083	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc’ 70 MPa, Tipe Channel bentang nominal 50 m, Penyediaan (7.2.(15).50)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tipe Channel bentang nominal 50 m
1943	V · G.60 · 1085	Unit Pracetak Gelagar Beton Pratekan fc’ 70 MPa, Tipe Channel bentang nominal 50 m, Pemasangan (7.2.(16).50)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1944	V · G.61 · 1088	Beton Pracetak Pratekan Tipe Double T untuk lantai jembatan rangka baja, mutu	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber untuk lantai jembatan rangka baja,
1945	V · G.62 · 1090	Beton Pracetak Pratekan Tipe Double T untuk lantai jembatan rangka baja, mutu	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1946	V · G.63 · 1092	Pelat Berongga (Voided Slab) Beton Pracetak Pra-tekan fc’ 50 MPa, bentang	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber bentang 5 Meter
1947	V · G.64 · 1094	Pelat Berongga (Voided Slab) Beton Pracetak Pra-tekan fc’ 50 MPa, bentang	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber bentang 16 Meter
1948	V · G.65 · 1097	Pelat Berongga (Voided Slab) Beton Pracetak Pra-tekan termasuk pekerjaan	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1949	V · G.66 · 1100	Pelat Berongga (Voided Slab) Beton Pracetak Pra-tekan termasuk pekerjaan	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1950	V · G.67 · 1102	Beton Pratekan untuk Diafragma fc’ 45 MPa termasuk pekerjaan pasca-tarik (post-tension), Penyediaan (7.2.(21))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1951	V · G.68 · 1104	Beton Pratekan untuk Diafragma fc’ 45 MPa termasuk pekerjaan pasca-tarik (post-tension), Pemasangan (7.2.(22))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1952	V · G.69 · 1106	Panel Pracetak Beton Pratekan Full Depth Slab, untuk pelat jembatan gelagar	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bentang Nominal 5 m
1953	V · G.70 · 1108	Panel Pracetak Beton Pratekan Full Depth Slab, untuk pelat jembatan gelagar	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1954	V · G.71 · 1110	Panel Pracetak Beton Pratekan Flat Slab untuk bentang nominal 5 m, Penyediaan (7.2.(25).5)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bentang Nominal 5 m
1955	V · G.72 · 1112	Panel Pracetak Beton Pratekan Flat Slab untuk bentang nominal 5 m, Pemasangan (7.2.(26).5)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1956	V · G.73 · 1115	Baja Prategang (7.2.(27))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1957	V · G.74 · 1117	Baja Tulangan Polos BjTP 280 (7.3.(1))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1958	V · G.75 · 1119	Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 280 (7.3.(2a))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber BjTS 280
1959	V · G.76 · 1121	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 280 (7.3.(2b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1960	V · G.77 · 1123	Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 420 (7.3.(3a))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber BjTS 420
1961	V · G.78 · 1125	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 420 (7.3.(3b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1962	V · G.79 · 1127	Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 520 (7.3.(4a))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber BjTS 520
1963	V · G.80 · 1129	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 520 (7.3.(4b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1964	V · G.81 · 1131	Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 550 (7.3.(5a))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber BjTS 550
1965	V · G.82 · 1133	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 550 (7.3.(5b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1966	V · G.83 · 1135	Baja Tulangan Sirip dengan proteksi BjTS 690 (7.3.(6a))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber BjTS 690
1967	V · G.84 · 1137	Baja Tulangan Sirip tanpa proteksi BjTS 690 (7.3.(6b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1968	V · G.85 · 1139	Anyaman Kawat Baja yang Dilas (Welded Wire Mesh) (7.3.(7))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1969	V · G.86 · 1142	Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus, bentang …… m, Penyediaan (7.4.(1))	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
1970	V · G.87 · 1144	Struktur Jembatan Baja Non Standar/Khusus, bentang ……. m, Pemasangan (7.4.(2))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1971	V · G.88 · 1147	Struktur Jembatan Baja Standar, bentang ……. m, Penyediaan (7.4.(3))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Standar
1972	V · G.89 · 1149	Struktur Jembatan Baja Standar, bentang ……. m, Pemasangan (7.4.(4))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1973	V · G.90 · 1152	Pengangkutan Elemen Baja Struktur yang disediakan Pengguna Jasa. (7.4.(5))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1974	V · G.91 · 1155	Struktur Jembatan Semi Permanen, bentang …… m, Penyediaan (7.4.(6))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Semi Permanen
1975	V · G.92 · 1157	Struktur Jembatan Semi Permanen, bentang …… m, Pemasangan (7.4.(7))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1976	V · G.93 · 1160	Struktur Jembatan Darurat (Bailey, Acrow Panel, dan lain-lain) Tipe ……. bentang …….. m, Penyediaan (7.4.(8))	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
1977	V · G.94 · 1162	Struktur Jembatan Darurat (Bailey, Acrow Panel, dan lain-lain) Tipe ……. bentang …….. m, Pemasangan (7.4.(9))	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
1978	V · G.95 · 1165	Tiang bor sekan primer diameter 80 cm (fc' ≥ 15 MPa) (7.5.(1))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber HP
1979	V · G.96 · 1168	Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm (Beton Memadat Sendiri fc' ≥ 30 MPa) (7.5.(2))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber 150 HP

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1980	V · G.97 · 1171	Tiang bor sekan primer diameter 100 cm (fc' ≥ 15 MPa) (7.5.(3))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 150 HP
1981	V · G.98 · 1174	Tiang bor sekan sekunder diameter 100 cm (Beton Memadat Sendiri fc' ≥ 30 MPa) (7.5.(4))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber 150 HP
1982	V · G.99 · 1177	Tiang bor sekan primer diameter 120 cm (fc' ≥ 15 MPa) (7.5.(5))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 150 HP
1983	V · G.100 · 1180	Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm (Beton Memadat Sendiri fc' ≥ 30	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber 150 HP
1984	V · G.101 · 1183	Tiang bor sekan primer diameter 150 cm (fc' ≥ 15 MPa) (7.5.(7))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 150 HP
1985	V · G.102 · 1186	Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm (Beton Memadat Sendiri fc' ≥ 30	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber 150 HP
1986	V · G.103 · 1188	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan (7.6.(1a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1987	V · G.104 · 1190	Balok Kepala Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan (7.6.(1b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1988	V · G.105 · 1192	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan (7.6.(2a))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1. Bahan turap kayu tanpa pengawetan M192 M3/M2 0,0315 1.300.000,00 40.950,00
1989	V · G.106 · 1194	Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1. Bahan turap kayu dengan pengawetan M192 M3/M2 0,0315 1.300.000,00 40.950,00
1990	V · G.107 · 1197	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan (7.6.(3))	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 3. Kawat Las M51 Dos 0,6500 70.000,00 45.500,00
1991	V · G.108 · 1200	Dinding Turap Beton Pratekan Bergelombang W325, Penyediaan dan	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1992	V · G.109 · 1203	Dinding Turap Beton Pratekan Rata, lebar 500 mm, h = 220 mm, Penyediaan	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1993	V · G.110 · 1205	Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan, Ukuran 200 mm, Penyediaan	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Besi untuk sepatu tiang pancang / penyambung

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
1994	V · G.111 · 1207	Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan, Ukuran 200 mm, Penyediaan	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Besi untuk sepatu tiang pancang / penyambung
1995	V · G.112 · 1209	Tiang Pancang Kayu Ukuran ….. mm, Pemancangan (7.6.(7))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
1996	V · G.113 · 1211	Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Tebal 9 mm, Penyediaan (7.6.(8a).9)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber dengan tebal 9 mm
1997	V · G.114 · 1213	Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Tebal 10 mm, Penyediaan (7.6.(8a).10)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber dengan tebal 10 mm
1998	V · G.115 · 1215	Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Tebal 12 mm, Penyediaan (7.6.(8a).12)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber dengan tebal 12 mm
1999	V · G.116 · 1217	Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm, Tebal 9 mm, Penyediaan (7.6.(8b).600.9)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber dengan tebal 9 mm
2000	V · G.117 · 1219	Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm, Tebal 12 mm, Penyediaan (7.6.(8b).600.12)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber dengan tebal 12 mm
2001	V · G.118 · 1221	Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm, Pemancangan (7.6.(9a))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Pengecatan struktur baja pada daerah kering
2002	V · G.119 · 1223	Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm, Pemancangan (7.6.(9b).600)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Pengecatan struktur baja pada daerah kering
2003	V · G.120 · 1225	Tambahan Biaya untuk Mata Pembayaran No.7.6.(9a) dan No.7.6.(9b) Jika	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2004	V · G.121 · 1227	Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm, Penyediaan	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Ukuran 400 mm x 400 mm
2005	V · G.122 · 1230	Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 400 mm x 400 mm,	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Pengecatan struktur baja pada daerah kering
2006	V · G.123 · 1232	Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak, Bundar Berongga, diameter 500 mm,	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pracetak Bulat Berongga Diameter 500 mm
2007	V · G.124 · 1234	Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak, Bundar Berongga, diameter 800 mm,	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pracetak Bulat Berongga Diameter 800 mm
2008	V · G.125 · 1237	Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, diameter 500 mm,	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Pengecatan struktur baja pada daerah kering

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2009	V · G.126 · 1240	Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, diameter 800 mm,	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pengecatan struktur baja pada daerah kering
2010	V · G.127 · 1242	Tambahan Biaya untuk Mata Pembayaran No.7.6.(14a) sampai No.7.6.(14b) Jika	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2011	V · G.128 · 1245	Tiang Pancang Beton Pratekan Pra-cetak, Bundar Berongga, dengan Inner Boring	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pengecatan struktur baja pada daerah kering
2012	V · G.129 · 1248	Konektor Baja Galvanis untuk Combi Wall beserta Pengisian Beton Konektor	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pengecatan struktur baja pada daerah
2013	V · G.130 · 1251	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm (7.6.(18a))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2014	V · G.131 · 1254	Tiang Bor Beton, diameter 400 mm (7.6.(18b).400)	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2015	V · G.132 · 1257	Tiang Bor Beton, diameter 500 mm (7.6.(18b).500)	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2016	V · G.133 · 1260	Tiang Bor Beton, diameter 600 mm (7.6.(18b).600)	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2017	V · G.134 · 1263	Tiang Bor Beton, diameter 1000 mm (7.6.(18b).1000)	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2018	V · G.135 · 1265	Tambahan Biaya untuk Nomor 7.6.(18a) sampai Nomor 7.6.(18b) Jika Dikerjakan	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2019	V · G.137 · 1268	Tiang Uji Jenis Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Bulat Berongga, Ukuran	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Berongga, diameter 500 mm
2020	V · G.156 · 1289	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 250 cm (7.7.(1))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2021	V · G.157 · 1292	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 300 cm (7.7.(2))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2022	V · G.158 · 1295	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 350 cm (7.7.(3))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2023	V · G.159 · 1298	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 400 cm (7.7.(4))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2024	V · G.160 · 1301	Pasangan Batu (7.9.(1))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2025	V · G.161 · 1304	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Mortar Beton (7.10.(1))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2026	V · G.162 · 1306	Pasangan Batu Kosong (7.10.(2))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2027	V · G.163 · 1308	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis (7.10.(3a))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2028	V · G.164 · 1310	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC (7.10.(3b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2029	V · G.165 · 1312	Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang dilapisi	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Dilapisi PVC per meter persegi
2030	V · G.166 · 1315	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, lebar 15 cm (7.11.(1a))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber 1. Bridging Plate M133 Kg/M' 4,7807 17.000,00 81.271,05
2031	V · G.167 · 1318	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, lebar 30 cm (7.11.(1b))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber 1. Bridging Plate M133 Kg/M' 9,5613 17.000,00 162.542,10
2032	V · G.168 · 1321	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, lebar 40 cm (7.11.(1c))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber 1. Bridging Plate M133 Kg/M' 12,7484 17.000,00 216.722,80
2033	V · G.169 · 1324	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, lebar 50 cm (7.11.(1d))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber 1. Bridging Plate M133 Kg/M' 15,9355 17.000,00 270.903,50
2034	V · G.170 · 1327	Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal (Adhesive Sealant), lebar celah 50 mm	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2035	V · G.171 · 1329	Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal (7.11.(3))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2036	V · G.172 · 1331	Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal (7.11.(4))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2037	V · G.173 · 1334	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar 160 mm (7.11.(5a))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2038	V · G.174 · 1336	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar 600 mm (7.11.(5b))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2039	V · G.175 · 1339	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar 20 mm (7.11.(6a))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Tipe C1a (20mm)
2040	V · G.176 · 1342	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar 50 mm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Tipe C1a (20mm)
2041	V · G.177 · 1345	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar 60 mm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Tipe C1a (20mm)
2042	V · G.178 · 1348	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar 175 mm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Tipe C1a (20mm)
2043	V · G.179 · 1350	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar 220 mm	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber (20mm)
2044	V · G.180 · 1352	Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi (7.11.(7))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2045	V · G.181 · 1354	Landasan Logam Tipe Fixed (7.12.(1a))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2046	V · G.182 · 1356	Landasan Logam Tipe Moveable (7.12.(1b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2047	V · G.183 · 1358	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x 45	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2048	V · G.184 · 1360	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 300 mm x 200 mm x	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2049	V · G.185 · 1362	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Elastomer karet sintetis jenis 3 ukuran 450 x
2050	V · G.186 · 1364	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 200 mm x 300 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2051	V · G.187 · 1366	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 250 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2052	V · G.188 · 1368	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 350 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2053	V · G.189 · 1370	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 400 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2054	V · G.190 · 1372	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2055	V · G.191 · 1374	Landasan Karet Strip 250 mm x 20 mm (7.12.(4a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2056	V · G.192 · 1376	Landasan Karet Strip 250 mm x 25 mm (7.12.(4b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2057	V · G.193 · 1378	Landasan Karet 200 mm x 200 mm x 200 mm (7.12.(4c))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Rubber strip bearing lebar 200 mm, tebal , 20
2058	V · G.194 · 1380	Landasan Tipe Logam Berongga (Pot Bearing) …../…../….. kN (7.12.(5))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1. Landasan logam berongga (Pot Bearing) 150 mm xM234
2059	V · G.195 · 1382	Landasan Tipe Logam Jenis Spherical (7.12.(6))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2060	V · G.196 · 1384	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 1 (7.12.(7a))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber dy 20mm, dbd 265mm, dan Qd 96.02 kN
2061	V · G.197 · 1386	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 2 (7.12.(7b))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber dy 20mm, dbd 290mm, dan Qd 95 kN
2062	V · G.198 · 1388	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 3 (7.12.(7c))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber dy 20mm, dbd 300mm, dan Qd 142kN
2063	V · G.199 · 1390	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 4 (7.12.(7d))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber dy 20mm, dbd 300mm, dan Qd 180kN
2064	V · G.200 · 1392	Landasan Karet Inti Timbal (LRB) Tipe 5 (7.12.(7e))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber dy 20mm, dbd 300mm, dan Qd 225kN
2065	V · G.201 · 1394	Sandaran (Railing) (7.13.(1))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2066	V · G.202 · 1396	Papan Nama Jembatan (7.14.(1))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2067	V · G.203 · 1399	Pembongkaran Pasangan Batu (7.15.(1))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2068	V · G.204 · 1402	Pembongkaran Beton (7.15.(2a))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2069	V · G.205 · 1405	Pembongkaran Beton Pratekan (7.15.(2b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2070	V · G.206 · 1408	Pembongkaran dan Pengangkatan Gelagar Eksisting Bentang ….. m (7.15.(3))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2071	V · G.207 · 1411	Pembongkaran Bangunan Gedung (7.15.(4))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2072	V · G.208 · 1414	Pembongkaran Jembatan Rangka Baja (7.15.(5))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2073	V · G.209 · 1417	Pembongkaran Jembatan Gelagar Baja (7.15.(6))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2074	V · G.210 · 1420	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu (7.15.(7))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2075	V · G.211 · 1423	Pembongkaran Jembatan Kayu (7.15.(8))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2076	V · G.212 · 1426	Pengangkutan Hasil Bongkaran yang melebihi 5 km (7.15.(9))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2077	V · G.213 · 1428	Deck Drain Tipe 1 (7.16.(1a))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 2. Baja Tulangan (angkur) penggantung/hanger L60.60.6
2078	V · G.214 · 1430	Deck Drain Tipe 2 (7.16.(1b))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 2. Baja Tulangan (angkur) penggantung/hanger L60.60.6
2079	V · G.215 · 1432	Pipa Drainase Baja Diameter 150 mm (7.16.(2a))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1. Pipa baja 150 mm M241 batang/m' 0,33 400.000,00 133.333,33

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2080	V · G.216 · 1434	Pipa Drainase PVC Diameter 150 mm (7.16.(3a))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1. Pipa PVC AW Dia 150 mm M240a batang/m' 0,25 363.000,00 90.750,00
2081	V · G.217 · 1436	Pipa Drainase PVC Diameter 200 mm (7.16.(3b))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1. Pipa PVC AW Dia 200 mm M240b batang/m' 0,25 402.000,00 100.500,00
2082	V · G.218 · 1438	Pipa Drainase PVC Diameter 250 mm (7.16.(3c))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1. Pipa PVC AW Dia 250 mm M240c batang/m' 0,25 562.075,00 140.518,75
2083	V · G.219 · 1440	Pipa Drainase PVC Diameter 300 mm (7.16.(3d))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1. Pipa PVC AW Dia 300 mm M240d batang/m' 0,25 805.200,00 201.300,00
2084	V · G.220 · 1442	Pipa Penyalur PVC diameter 200 mm (7.16.(4).200)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1. Pipa PVC AW Dia 200 mm M240b batang/m' 0,33 402.000,00 134.000,00
2085	V · G.222 · 1446	Shotcrete Dengan Wiremesh M6 (t = 10 cm) (7.18.(1).10)	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2086	V · G.223 · 1449	Shotcrete Dengan Wiremesh M8 (t = 10 cm) (7.18.(2).10)	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2087	V · G.224 · 1452	Shotcrete Dengan Wiremesh M10 (t = 10 cm) (7.18.(3).10)	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2088	V · G.225 · 1455	Shotcrete Tanpa Wiremesh (t = 10 cm) (7.18.(4).10)	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2089	V · H.1 · 1457	Cairan Perekat (Epoksi Resin) (8.1.(1))	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
2090	V · H.2 · 1459	Bahan Penutup (Sealant) (8.1.(2))	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Gerinda Tangan GWS 750-100 4"; 1E69
2091	V · H.3 · 1461	Tabung Penyuntik, Penyediaan dan Pemasangan (8.1.(3))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber termasuk nipple
2092	V · H.4 · 1464	Penambalan (Patching) (8.2.(1))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2093	V · H.5 · 1467	Perbaikan dengan Cara Grout (8.2.(2))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber 2 Grouting Pump QZ-999, 650W for epoxy

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2094	V · H.6 · 1469	Pengecatan Protektif pada Elemen Struktur Beton, Tebal 200 µm (8.3.(1a))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Cat dasar beton (penguard universal
2095	V · H.7 · 1471	Pengecatan Dekoratif pada Elemen Struktur Beton, Tebal 100 µm (8.3.(2a))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Cat dasar beton (penguard universal
2096	V · H.8 · 1473	Pengecatan Dekoratif pada Elemen Struktur Beton, Tebal : 240 µm (8.3.(2b).240)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Cat dasar beton (penguard universal
2097	V · H.9 · 1476	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis E-Glass Per Lapis pada Daerah Kering (8.4.(1))	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 FRP jenis E-glass untuk daerah kering
2098	V · H.10 · 1479	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis E-Glass Per Lapis pada Daerah Basah (8.4.(2))	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2099	V · H.11 · 1482	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Laminasi Jenis Glass pada Daerah Kering (8.4.(3))	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 FRP laminasi jenis glass untuk daerah kering
2100	V · H.12 · 1485	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis Carbon Per Lapis pada Daerah Kering (8.4.(4))	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2101	V · H.13 · 1488	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis Carbon Per Lapis pada Daerah Basah (8.4.(5))	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2102	V · H.14 · 1491	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Laminasi Jenis Carbon pada Daerah Kering (8.4.(6))	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 FRP laminasi jenis carbon untuk daerah kering
2103	V · H.15 · 1494	Perkuatan External Stressing Jembatan Beton Bentang 30 m (8.4.(7).30)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber 5 Baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25
2104	V · H.16 · 1496	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 Diameter M25 (8.5.(1a))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber diameter M25
2105	V · H.17 · 1498	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 Diameter M20 (8.5.(1b))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber diameter M20
2106	V · H.18 · 1500	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 Diameter M24 (8.5.(1c).24)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber diameter M24
2107	V · H.19 · 1502	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 Diameter M16 (8.5.(1c).16)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber diameter M16
2108	V · H.20 · 1504	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 Diameter M25 (8.5.(2a))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber diameter M25
2109	V · H.21 · 1506	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 Diameter M20 (8.5.(2b))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber diameter M20

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2110	V · H.22 · 1508	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 Diameter M24 (8.5.(2c).24)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber diameter M24
2111	V · H.23 · 1510	Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25 (8.5.(3a))	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber diameter M25
2112	V · H.24 · 1512	Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25 (8.5.(4a))	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber diameter M25
2113	V · H.25 · 1514	Penggantian Baut Biasa Grade C untuk Anchor Bolts Diameter M25 (8.5.(5a))	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber anchor bolts diameter M25
2114	V · H.26 · 1516	Pengencangan Baut Biasa Grade A Diameter M25 (8.5.(6a))	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber
2115	V · H.27 · 1518	Pengencangan Baut Biasa Grade B Diameter M25 (8.5.(7a))	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber
2116	V · H.28 · 1521	Pengelasan SMAW pada Baja Mutu SS400 atau SM400 atau Setara (8.6.(1a))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Elektroda Las SMAW mutu SS400 atau M215a
2117	V · H.29 · 1524	Pengelasan SMAW pada Baja Mutu SS490 atau SM490 atau Setara (8.6.(1b))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Elektroda Las SMAW mutu SS490
2118	V · H.30 · 1527	Pengelasan SAW pada Baja Mutu SS400 atau SM400 atau Setara (8.6.(2a))	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber 2 Elektroda Las SAW mutu SS400 atau SM400
2119	V · H.31 · 1530	Pengelasan SAW pada Baja Mutu SS490 atau SM490 atau Setara (8.6.(2b))	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber 2 Elektroda Las SAW mutu SS490 atau SM490
2120	V · H.32 · 1533	Pengelasan GMAW pada Baja Mutu SS400 atau SM400 atau Setara (8.6.(3a))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber M217a Kg 0,2675 32.000,00 8.561,08
2121	V · H.33 · 1536	Pengelasan GMAW pada Baja Mutu SS490 atau SM490 atau Setara (8.6.(3b))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Elektroda Las GMAW mutu SS490
2122	V · H.34 · 1539	Pengelasan FCAW pada Baja Mutu SS400 atau SM400 atau Setara (8.6.(4a))	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber Elektroda Las GMAW mutu SS490
2123	V · H.35 · 1542	Pengelasan FCAW pada Baja Mutu SS490 atau SM490 atau Setara (8.6.(4b))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber Elektroda Las GMAW mutu SS490
2124	V · H.36 · 1545	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Kering Tebal 80 mikron (8.7.(1a))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2125	V · H.37 · 1548	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Kering Tebal 240 mikron (8.7.(1b))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2126	V · H.38 · 1551	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Basah/Pasang Surut 360 mikron (8.7.(2a))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2127	V · H.39 · 1554	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Basah/Pasang Surut 500 mikron (8.7.(2b))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2128	V · H.40 · 1557	Pengecatan pada Elemen Sandaran dan/atau Pagar Pengaman (Guard Rail) 80 mikron (8.7.(3a))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2129	V · H.41 · 1560	Pengecatan pada Elemen Sandaran dan/atau Pagar Pengaman (Guard Rail) 160 mikron (8.7.(3b))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2130	V · H.42 · 1563	Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan. (8.8.(1))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2131	V · H.43 · 1566	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SS330 (8.8.(2))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter
2132	V · H.44 · 1569	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SS400 / SM 400 A, B, C atau setara. (8.8.(3))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Baja Mutu SS400 / SM 400 A, B, C atau
2133	V · H.45 · 1572	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SS490 atau setara. (8.8.(4))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter
2134	V · H.46 · 1575	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SM 490 A, B, C atau setara. (8.8.(5))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter
2135	V · H.47 · 1578	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SM 490 YA, YB atau setara. (8.8.(6))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter
2136	V · H.48 · 1581	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SM 520 B, C atau setara. (8.8.(7a))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter
2137	V · H.49 · 1584	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SS 540 atau setara. (8.8.(7b))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter
2138	V · H.50 · 1587	Penggantian Elemen Struktur Baja Mutu SM 570 atau setara. (8.8.(7c))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter
2139	V · H.51 · 1590	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 30 m (8.9.(1).30)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber M25
2140	V · H.52 · 1593	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 35 m (8.9.(1).35)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber M25
2141	V · H.53 · 1596	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 40 m (8.9.(1).40)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber M25

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2142	V · H.54 · 1599	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 45 m (8.9.(1).45)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber M25
2143	V · H.55 · 1602	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 50 m (8.9.(1).50)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber M25
2144	V · H.56 · 1605	Perkuatan dengan External Stressing untuk Jembatan Baja dengan Bentang 60 m (8.9.(1).60)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber M25
2145	V · H.57 · 1607	Penggantian Lantai Kayu (8.10.(1))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2146	V · H.58 · 1609	Perbaikan Lantai Kayu (8.10.(2))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2147	V · H.59 · 1611	Penggantian Gelagar Kayu (8.10.(3))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2148	V · H.60 · 1613	Perbaikan Gelagar Kayu (8.10.(4))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2149	V · H.61 · 1615	Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu (8.10.(5))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2150	V · H.62 · 1617	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan (8.10.(6))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2151	V · H.63 · 1619	Penggantian Papan Lajur Kendaraan (8.10.(7))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2152	V · H.64 · 1621	Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu (8.10.(8))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2153	V · H.65 · 1623	Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu (8.10.(9))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2154	V · H.66 · 1626	Pengecatan/Perlindungan Gelagar (8.10.(10))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2155	V · H.67 · 1628	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu (8.10.(11))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2156	V · H.68 · 1630	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu (8.10.(12))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2157	V · H.69 · 1632	Pengecatan/Pelindungan Balok Kepala Kayu (8.10.(13))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2158	V · H.70 · 1634	Pengecatan/Perlindungan Sandaran (8.10.(14))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2159	V · H.71 · 1637	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug (8.11.(1))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber 1. Bridging Plate M133 Kg/m' 16,0140 17.000,00 272.238,00
2160	V · H.72 · 1640	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal (8.11.(2))	12 → 12	Dikoreksi terhadap baris sumber
2161	V · H.73 · 1642	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal (8.11.(3))	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
2162	V · H.74 · 1644	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal (8.11.(4))	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
2163	V · H.75 · 1646	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar 600 mm (8.11.(5).600)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber modular
2164	V · H.76 · 1648	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar 200 mm (8.11.(6).200)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber plate
2165	V · H.77 · 1650	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene (8.11.(7))	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber siku
2166	V · H.78 · 1653	Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm (8.12.(2).450.400.45)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber x 45 mm
2167	V · H.79 · 1656	Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 500 mm x 500 mm x 100 mm (8.12.(2).500.500.100)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber mm 1.500.000,00 1.500.000,00
2168	V · H.80 · 1659	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 450 mm x 400 mm x 45 mm (8.12.(3).450.400.45)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 450 x 400 x 45 mm
2169	V · H.81 · 1662	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 150 mm x 250 mm x 50 mm (8.12.(3).150.250.50)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 250 x 50 mm
2170	V · H.82 · 1665	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 300 mm x 300 mm x 40 mm (8.12.(3).300.300.40)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 300 x 40 mm
2171	V · H.83 · 1668	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 300 mm x 300 mm x 100 mm (8.12.(3).300.300.100)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 300 x 100 mm
2172	V · H.84 · 1671	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 380 mm x 380 mm x 102 mm (8.12.(3).380.380.102)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 380 x 102 mm
2173	V · H.85 · 1674	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 380 mm x 450 mm x 45 mm (8.12.(3).380.450.45)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 450 x 45 mm

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2174	V · H.86 · 1677	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 200 mm x 50 mm (8.12.(3).400.200.50)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 200 x 50 mm
2175	V · H.87 · 1680	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 350 mm x 52 mm (8.12.(3).400.350.52)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 350 x 52 mm
2176	V · H.88 · 1683	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400 mm x 450 mm x 50 mm (8.12.(3).400.450.50)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 450 x 50 mm
2177	V · H.89 · 1686	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran 500 mm x 500 mm x 100 mm (8.12.(3).500.500.100)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 500 x 100 mm
2178	V · H.90 · 1689	Penggantian Landasan Karet Strip tebal 20 mm (8.12.(4).20)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber , 20 mm
2179	V · H.91 · 1692	Penggantian Pot Bearing (8.12.(5))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 150 mm x 200 mm x 250 mm
2180	V · H.92 · 1695	Penggantian Spherical Bearing (8.12.(6))	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2181	V · H.93 · 1698	Penggantian Stopper Lateral dan Horisontal (8.12.(7))	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2182	V · H.94 · 1701	Penggantian Landasan Jenis Lead Rubber Bearing (LRB) (8.12.(8))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 215kN, dy 20mm, dbd 265mm, dan Qd
2183	V · H.95 · 1703	Perbaikan Sandaran Baja (8.13.(1))	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
2184	V · H.96 · 1705	Penggantian Sandaran Baja (8.13.(2))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2185	V · H.97 · 1707	Perbaikan Tembok Sandaran Beton (8.13.(3))	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
2186	V · H.98 · 1709	Perbaikan Sandaran Beton-Baja (8.13.(4))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2187	V · H.99 · 1711	Penggantian Sandaran Beton-Baja (8.13.(5))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2188	V · H.100 · 1714	Penggantian Deck Drain (8.14.(1))	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber penggantung/hanger L60.60.6
2189	V · H.101 · 1717	Penggantian Pipa Cucuran PVC, Diameter 150 mm (6 inch) (8.14.(2).150)	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pipa PVC dia 6 Inch M240a Btg/m 0,2550 363.000,00 92.565,00

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2190	V · H.102 · 1720	Penggantian Pipa Penyalur PVC, Diameter 150 mm (6 inch) (8.14.(3).150)	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pipa PVC dia 6 Inch M240a Btg/m 0,2550 363.000,00 92.565,00
2191	V · H.103 · 1723	Penggantian Pipa Cucuran Baja, Diameter 50 mm (2 inch) (8.14.(4).50)	12 → 12	Dikoreksi terhadap baris sumber
2192	V · H.104 · 1726	Penggantian Pipa Cucuran Baja, Diameter 100 mm (4 inch) (8.14.(4).100)	12 → 12	Dikoreksi terhadap baris sumber
2193	V · H.105 · 1729	Penggantian Pipa Cucuran Baja, Diameter 150 mm (6 inch) (8.14.(4).150)	12 → 12	Dikoreksi terhadap baris sumber
2194	V · H.106 · 1732	Penggantian Pipa Penyalur Baja, Diameter 150 mm (6 inch) (8.14.(5).150)	12 → 12	Dikoreksi terhadap baris sumber
2195	V · I.1 · 1734	Mandor (9.1.(1))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2196	V · I.4 · 1740	Dump Truck, kapasitas nominal 4 ton (9.1.(4a))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2197	V · I.5 · 1742	Dump Truck, kapasitas nominal 10 ton (9.1.(4b))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2198	V · I.6 · 1744	Truk Bak Datar, kapasitas nominal 4 ton (9.1.(5a))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2199	V · I.7 · 1746	Truk Bak Datar, kapasitas nominal 10 ton (9.1.(5b))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2200	V · I.8 · 1748	Truk Tangki 3000 - 4500 Liter (9.1.(6))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2201	V · I.9 · 1750	Bulldozer 100 - 150 PK (9.1.(7))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2202	V · I.10 · 1752	Motor Grader min 100 PK (9.1.(8))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2203	V · I.11 · 1754	Loader Roda Karet 1,0 – 1,6 M3 (9.1.(9))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2204	V · I.12 · 1756	Loader Roda Berantai 75 - 100 PK (9.1.(10))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2205	V · I.13 · 1758	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK (9.1.(11))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2206	V · I.14 · 1760	Truck Crane 5 Ton (9.1.(12a))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2207	V · I.15 · 1762	Truck Crane 10 - 15 Ton (9.1.(12b))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2208	V · I.16 · 1764	Truck Crane 22 Ton (9.1.(12c))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2209	V · I.17 · 1766	Penggilas Roda Baja 6 - 9 Ton (9.1.(13))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2210	V · I.18 · 1768	Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton (9.1.(14))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2211	V · I.19 · 1770	Pemadat Bervibrasi 1,5 – 3,0 PK (9.1.(15))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2212	V · I.20 · 1772	Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton (9.1.(16))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2213	V · I.21 · 1774	Kompresor 4000 - 6500 Ltr/mnt (9.1.(17))	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1. Compressor 4000-6500 L\M
2214	V · I.22 · 1776	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3 – 0,6 M3 (9.1.(18))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2215	V · I.23 · 1778	Pompa Air 70 - 100 mm (9.1.(19))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2216	V · I.24 · 1780	Jack Hammer (9.1.(20))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2217	V · I.25 · 1782	Crawler Type Road Cutter W = 2,1 m (9.1.(21))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2218	V · I.26 · 1784	Concrete Breaker 20 Kg (9.1.(22))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2219	V · I.27 · 1786	Concrete Cutter 30 cm (9.1.(23))	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber 1. Concrete Cutter (0,5-0,7 m/menit)
2220	V · I.28 · 1788	Generator Set 45 KVA (9.1.(24a))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2221	V · I.29 · 1790	Generator Set 125 KVA (9.1.(24b))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2222	V · I.30 · 1792	Welding Machine 300 A (9.1.(25a))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2223	V · I.31 · 1794	Welding Machine Semi Automatis (9.1.(25b))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2224	V · I.32 · 1796	Agitator Truck 4,5 M3 (9.1.(26))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2225	V · I.33 · 1799	Concrete Pump Truck 55 - 60 m3/jam (9.1.(27a))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2226	V · I.34 · 1801	Concrete Pump Truck 90-110 m3/jam (9.1.(27b))	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber 1. Concrete Pump 100 m3/Jam
2227	V · I.35 · 1803	Concrete Finisher 3,0 - 7,5 m (9.1.(28))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2228	V · I.36 · 1805	Concrete Vibrator (9.1.(29))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2229	V · I.37 · 1807	Rammer 60 - 100 Kg (9.1.(30))	1 → 1	Dikoreksi terhadap baris sumber
2230	V · I.38 · 1809	Soil Compactor 100-110 Kg (9.1.(31))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2231	V · I.39 · 1811	Vibro Hammer 40 KW (9.1.(32a))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2232	V · I.40 · 1813	Vibro Hammer 60 KW (9.1.(32b))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2233	V · I.41 · 1815	Winch 1,8 Ton x 30 m/menit (9.1.(33))	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2234	V · I.42 · 1818	Marka Jalan Cat (Penerapan Umum) (9.2.(1a))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2235	V · I.43 · 1821	Marka Jalan Cat (Penerapan Khusus) (9.2.(1b))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2236	V · I.44 · 1824	Marka Jalan Termoplastik Non Glow in The Dark (Penerapan Umum) (9.2.(1c))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2237	V · I.45 · 1827	Marka Jalan Termoplastik Non Glow in The Dark (Penerapan Khusus) (9.2.(1d))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2238	V · I.46 · 1830	Marka Jalan Termoplastik Glow in The Dark (Penerapan Umum) (9.2.(1e))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2239	V · I.47 · 1833	Marka Jalan Termoplastik Glow in The Dark (Penerapan Khusus) (9.2.(1f))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2240	V · I.48 · 1836	Marka Jalan Coldplastic (Penerapan Umum) (9.2.(1g))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2241	V · I.49 · 1839	Marka Jalan Coldplastic (Penerapan Khusus) (9.2.(1h))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2242	V · I.50 · 1841	Pengupasan Marka Jalan Non Termoplastik Lama (9.2.(2a))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2243	V · I.51 · 1843	Pengupasan Marka Jalan Termoplastik Lama (9.2.(2b))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2244	V · I.52 · 1845	Pengupasan Pita Penggaduh Lama ≤ 4 mm (9.2.(2c1))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2245	V · I.53 · 1847	Pengupasan Pita Penggaduh Lama > 4 mm - ≤ 10 mm (9.2.(2c2))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2246	V · I.54 · 1849	Pengupasan Pita Penggaduh Lama > 10 mm - ≤ 13 mm (9.2.(2c3))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2247	V · I.55 · 1851	Pengupasan Pita Penggaduh Lama > 13 mm (9.2.(2c4))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2248	V · I.56 · 1853	Pengupasan Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut (9.2.(2d))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2249	V · I.57 · 1856	Pita Penggaduh - Rumble Strip 4 mm (9.2.(3a1))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2250	V · I.58 · 1859	Pita Penggaduh - Rumble Strip 10 mm (9.2.(3a2))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2251	V · I.59 · 1862	Pita Penggaduh - Raising Shoulder Strip (9.2.(3b1))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2252	V · I.60 · 1865	Pita Penggaduh - Grooving Shoulder Strip (Asphalt Surface) (9.2.(3b2))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2253	V · I.61 · 1868	Pita Penggaduh - Rumble Area (9.2.(3c))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2254	V · I.62 · 1871	Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut (9.2.(4))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2255	V · I.63 · 1874	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Engineering Grade, Ukuran Kecil (9.2.(5a1))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2256	V · I.64 · 1877	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Engineering Grade, Ukuran Sedang (9.2.(5a2))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2257	V · I.65 · 1880	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Engineering Grade, Ukuran Besar (9.2.(5a3))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2258	V · I.66 · 1883	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Engineering Grade, Ukuran Sangat Besar (9.2.(5a4))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2259	V · I.67 · 1886	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah Ganda, Engineering Grade, Ukuran Kecil (9.2.(5b1))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2260	V · I.68 · 1889	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Engineering Grade, Ukuran Sedang (9.2.(5b2))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2261	V · I.69 · 1892	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Engineering Grade, Ukuran Besar (9.2.(5b3))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2262	V · I.70 · 1895	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Engineering Grade, Ukuran Sangat Besar (9.2.(5b4))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2263	V · I.71 · 1898	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, High Intensity Grade, Ukuran Kecil (9.2.(6a1))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2264	V · I.72 · 1901	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, High Intensity Grade, Ukuran Sedang (9.2.(6a2))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2265	V · I.73 · 1904	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, High Intensity Grade, Ukuran Besar (9.2.(6a3))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2266	V · I.74 · 1907	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, High Intensity Grade, Ukuran Sangat Besar (9.2.(6a4))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2267	V · I.75 · 1909	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, High Intensity Grade, Ukuran Kecil (9.2.(6b1))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2268	V · I.76 · 1911	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, High Intensity Grade, Ukuran Sedang (9.2.(6b2))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2269	V · I.77 · 1914	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, High Intensity Grade, Ukuran Besar (9.2.(6b3))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2270	V · I.78 · 1917	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, High Intensity Grade, Ukuran Sangat Besar (9.2.(6b4))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2271	V · I.79 · 1920	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Diamond Grade, Ukuran Besar (9.2.(7a1))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2272	V · I.80 · 1923	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, Diamond Grade, Ukuran Sangat Besar (9.2.(7a2))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2273	V · I.81 · 1925	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Diamond Grade, Ukuran Besar (9.2.(7b1))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2274	V · I.82 · 1927	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, Diamond Grade, Ukuran Sangat Besar (9.2.(7b2))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2275	V · I.83 · 1929	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah dengan Kata-kata, Grade (9.2.(8a1))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1. Pelat Rambu Peringatan/Larangan/Perintah dengan Kata-kata
2276	V · I.84 · 1931	Rambu Peringatan dengan Ukuran Papan Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis, Grade (9.2.(8a2))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1. Pelat Rambu Peringatan/Larangan/Perintah dengan Kata-kata
2277	V · I.85 · 1933	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Kecil, … Grade (9.2.(8b1))	0 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber 1. Pelat Rambu Jadi (Batas Wilayah, Uk 300 x 750 mmM35l
2278	V · I.86 · 1935	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Sedang, … Grade (9.2.(8b2))	0 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber 1. Pelat Rambu Jadi (Batas Wilayah, Uk 400 x 1000 mm
2279	V · I.87 · 1937	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Besar, … Grade (9.2.(8b3))	0 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber 1. Pelat Rambu Jadi (Batas Wilayah, Uk 500 x 1250 mm)
2280	V · I.88 · 1939	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Sangat Besar, Grade (9.2.(8b4))	0 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber 1. Pelat Rambu Jadi (Batas Wilayah, Uk 600 x 1500 mm)
2281	V · I.89 · 1941	Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas, …..... Grade (9.2.(8c1))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2282	V · I.90 · 1943	Rambu Petunjuk Batas Awal atau Akhir Jalan Tol/dengan Kata-kata/Pendahulu Jurusan …..... Grade (9.2.(8c2))	1 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2283	V · I.91 · 1945	Rambu Petunjuk Jurusan Grade (9.2.(8c3))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2284	V · I.92 · 1947	Rambu Papan Nama Jalan Grade (9.2.(8c4))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2285	V · I.93 · 1950	Pembongkaran Rambu Lalu Lintas (9.2.(9))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2286	V · I.94 · 1953	Beton struktur, fc’35 MPa untuk Pedestal Rambu/Lampu (9.2.(10))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2287	V · I.95 · 1957	Patok Lalu Lintas Beton (9.2.(11a))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2288	V · I.96 · 1960	Patok Lalu Lintas Baja Bundar (9.2.(11b))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2289	V · I.97 · 1963	Patok Lalu Lintas Baja Tipis (9.2.(11c))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2290	V · I.98 · 1966	Patok Lalu Lintas Plastik (9.2.(11d))	16 → 16	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2291	V · I.99 · 1970	Patok Rumija Tipe A (9.2.(12a))	19 → 19	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2292	V · I.100 · 1973	Patok Rumija Tipe B (9.2.(12b))	16 → 16	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2293	V · I.101 · 1976	Patok Kilometer (Beton) (9.2.(13a))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2294	V · I.102 · 1979	Patok Kilometer (Non Beton) (9.2.(13b))	17 → 17	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2295	V · I.103 · 1982	Patok Hektometer (9.2.(13c))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2296	V · I.104 · 1985	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus (9.2.(14a1))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber x 6 mm)
2297	V · I.105 · 1988	Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lengkung (9.2.(14a2))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Lengkung
2298	V · I.106 · 1991	Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam (9.2.(14b))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber x 6 mm)

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2299	V · I.107 · 1994	Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus (9.2.(14c))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber x 6 mm)
2300	V · I.108 · 1996	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam (9.2.(14d))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beam
2301	V · I.109 · 1998	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam (9.2.(14e))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beam
2302	V · I.110 · 2000	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus (9.2.(14f))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber menerus
2303	V · I.111 · 2002	Asimetrik Beam (beam transisi antara W Beam dengan Thrie Beam) (9.2.(14g))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2304	V · I.112 · 2005	Silinder Putar (Safety Roller) (9.2.(15))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber - Post
2305	V · I.113 · 2008	Penghalang Pandangan (Visual Barrier) (9.2.(16))	16 → 16	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2306	V · I.114 · 2011	Peredam Suara (Sound/Noise Barrier) (9.2.(17))	16 → 16	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2307	V · I.115 · 2015	Terminal Dengan Bantalan Tabrakan (Crash Cushion) Jenis Setara Trifolium	21 → 21	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2308	V · I.116 · 2018	Cermin Tikungan Ukuran 600 mmx 300 mm (9.2.(19a))	18 → 18	Perlu pemeriksaan sumber x 300
2309	V · I.117 · 2021	Cermin Tikungan Ukuran 900 mm x 450 mm (9.2.(19b))	18 → 18	Perlu pemeriksaan sumber x 450
2310	V · I.118 · 2024	Cermin Tikungan Diameter 600 mm (9.2.(19c))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2311	V · I.119 · 2027	Cermin Tikungan Diameter 800 mm (9.2.(19d))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2312	V · I.120 · 2030	Cermin Tikungan Diameter 1000 mm (9.2.(19e))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2313	V · I.121 · 2032	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar (9.2.(20a))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2314	V · I.122 · 2034	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang (9.2.(20b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2315	V · I.123 · 2036	Paku Jalan Memantul Bulat (9.2.(20c))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2316	V · I.124 · 2039	Delineator Tipe A (Tiang Baja) (9.2.(21a))	17 → 17	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2317	V · I.125 · 2041	Delineator Tipe B (Pagar Pengaman Semi Kaku) (9.2.(21b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2318	V · I.126 · 2044	Delineator Tipe C (Permukaan Kereb) (9.2.(21c))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2319	V · I.127 · 2047	Kereb Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe A1h) (9.2.(22a))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2320	V · I.128 · 2050	Kereb Tegak Tanpa Komponen Horizontal (Tipe A1nh) (9.2.(22b))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2321	V · I.129 · 2053	Kereb Tegak Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe A2h) (9.2.(22c))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2322	V · I.130 · 2056	Kereb Tegak Tanpa Komponen Horizontal Dengan Bukaan (Tipe A2nh)	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2323	V · I.131 · 2059	Kereb Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe B1h) (9.2.(22e))	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2324	V · I.132 · 2062	Kereb Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe B1nh) (9.2.(22f))	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2325	V · I.133 · 2065	Kereb Miring Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe B2h) (9.2.(22g))	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2326	V · I.134 · 2068	Kereb Miring Tanpa Komponen Horizontal Dengan Bukaan (tipe B2nh)	11 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2327	V · I.135 · 2071	Kereb Peninggi Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe C1h) (9.2.(22i))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2328	V · I.136 · 2074	Kereb Peninggi Tegak Tanpa Komponen Horizontal (Tipe C1nh) (9.2.(22j))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2329	V · I.137 · 2077	Kereb Peninggi Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe C2h) (9.2.(22k))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2330	V · I.138 · 2080	Kereb Peninggi Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe C2nh) (9.2.(22l))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2331	V · I.139 · 2083	Kereb Penghubung Tegak Menurun Dengan Komponen Horizontal,	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2332	V · I.140 · 2086	Kereb Penghubung Tegak Menurun Dengan Komponen Horizontal,	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2333	V · I.141 · 2089	Kereb Penghubung Tegak Meninggi Dengan Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2334	V · I.142 · 2092	Kereb Penghubung Tegak Meninggi dengan Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2335	V · I.143 · 2095	Kereb Penghubung Tegak Menurun Tanpa Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2336	V · I.144 · 2098	Kereb Penghubung Tegak Menurun Tanpa Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2337	V · I.145 · 2101	Kereb Penghubung Tegak Meninggi Tanpa Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2338	V · I.146 · 2104	Kereb Penghubung Tegak Meninggi Tanpa Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2339	V · I.147 · 2107	Kereb Penghubung Miring Menurun dengan Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2340	V · I.148 · 2110	Kereb Penghubung Miring Menurun Dengan Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2341	V · I.149 · 2113	Kereb Penghubung Miring Meninggi Dengan Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2342	V · I.150 · 2116	Kereb Penghubung Miring Meninggi Dengan Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2343	V · I.151 · 2119	Kereb Penghubung Miring Menurun Tanpa Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2344	V · I.152 · 2122	Kereb Penghubung Miring Menurun Tanpa Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2345	V · I.153 · 2125	Kereb Penghubung Miring Meninggi Tanpa Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2346	V · I.154 · 2128	Kereb Penghubung Miring Meninggi Tanpa Komponen Horizontal,	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2347	V · I.155 · 2131	Kereb Lengkung Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe E1h) (9.2.(22ac))	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2348	V · I.156 · 2134	Kereb Lengkung Tegak Tanpa Komponen Horizontal (E1nh) (9.2.(22ad))	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2349	V · I.157 · 2137	Kereb Lengkung Tegak Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe E2h)	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2350	V · I.158 · 2140	Kereb Lengkung Tegak Dengan Bukaan Tanpa Komponen Horizontal (E2nh)	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2351	V · I.159 · 2143	Kereb Lengkung Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe E3h) (9.2.(22ag))	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2352	V · I.160 · 2146	Kereb Lengkung Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe E3nh) (9.2.(22ah))	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2353	V · I.161 · 2149	Kereb Lengkung Miring Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe E4h)	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2354	V · I.162 · 2152	Kereb Lengkung Miring Dengan Bukaan Tanpa Komponen Horizontal (Tipe	5 → 11	Dikoreksi terhadap baris sumber
2355	V · I.163 · 2154	Kereb Yang Digunakan Kembali (9.2.(23))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2356	V · I.164 · 2156	Pembongkaran Kereb Eksisting (9.2.(24))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2357	V · I.165 · 2158	Perkerasan Bata Beton Kuat Tekan 25 MPa (9.2.(25a))	6 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber
2358	V · I.166 · 2160	Perkerasan Bata Beton Yang Digunakan Kembali (9.2.(25b))	5 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
2359	V · I.167 · 2162	Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Bata Beton Eksisting pada	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2360	V · I.168 · 2166	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) TipeNew Jersey (9.2.(27a1))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 6.960,65
2361	V · I.169 · 2170	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe New Jersey dengan Penjangkaran	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 6.960,65
2362	V · I.170 · 2174	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe Single Slope (9.2.(27b1))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 9.515,81
2363	V · I.171 · 2178	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe Single Slope dengan Penjangkaran	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 9.515,81
2364	V · I.172 · 2182	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe F Shape (9.2.(27c1))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 8.753,21
2365	V · I.173 · 2186	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe F Shape dengan Penjangkaran	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 8.753,21
2366	V · I.174 · 2190	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe Vertical Shape (9.2.(27d1))	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 6.568,59
2367	V · I.175 · 2194	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier) Tipe Vertical Shape dengan	17 → 17	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 6.568,59

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2368	V · I.176 · 2197	Beton Pemisah Jalur dan Kotak Tanaman (Concrete Barrier and Planter Box)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 60.934,44
2369	V · I.177 · 2199	Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel (9.2.(28a))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2370	V · I.178 · 2201	Pagar Pemisah Pedestrian Galvanized (9.2.(28b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2371	V · I.179 · 2204	Pagar Separator Tipe A (Panel Beton) (9.2.(29a))	8 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber 2 Kolom Beton Pracetak 160 x 200 x 2.25 K250 M383 Bauh 0,1389 250.000,00 34.722,22
2372	V · I.180 · 2207	Pagar Separator Tipe B (Spine Wire) (9.2.(29b))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 2. Tiang Penyangga (Supporting Post) M381c ea 1,0000 670.000,00 670.000,00
2373	V · I.181 · 2210	Pagar Rumija Tipe 1 (Panel Beton) (9.2.(30a))	8 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber 2 Kolom Beton Pracetak 160 x 200 x 2.25 K250 M383 Bauh 0,1389 250.000,00 34.722,22
2374	V · I.182 · 2213	Pagar Rumija Tipe 2 (Kawat Berduri) (9.2.(30b))	12 → 17	Dikoreksi terhadap baris sumber
2375	V · I.183 · 2216	Pagar Rumija Tipe 3 (BRC) (9.2.(30c))	12 → 17	Dikoreksi terhadap baris sumber
2376	V · I.184 · 2218	Pagar Yang Dapat Dipindahkan Tipe A (9.2.(31a))	2 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
2377	V · I.185 · 2220	Pagar Yang Dapat Dipindahkan Tipe B (9.2.(31b))	2 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
2378	V · I.186 · 2223	Pagar Kawat (Chainlink Fence), Tinggi 2,6 m (9.2.(32))	14 → 19	Dikoreksi terhadap baris sumber 9. Pipa Besi Galvanized 3 inch M275d Buah/M' 2,0000 104.000,00 208.000,00
2379	V · I.187 · 2226	Pembongkaran Pagar Pengaman Semi Kaku (Guardrail)/ Sandaran	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2380	V · I.188 · 2228	Pintu Pagar Tipe A (9.2.(34a))	6 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber 1. Pipa Besi Galvanized 3 inch M275d M'/Buah 8,0000 104.000,00 832.000,00
2381	V · I.189 · 2230	Pintu Pagar Tipe B (9.2.(34b))	6 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber 1. Pipa Besi Galvanized 3 inch M275d M'/Buah 4,0000 104.000,00 416.000,00

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2382	V · I.190 · 2235	Jalur Penghentian Darurat (9.2 (35))	10 → 21	Dikoreksi terhadap baris sumber
2383	V · I.191 · 2238	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm x	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber x3
2384	V · I.192 · 2241	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber x3
2385	V · I.193 · 2244	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Homogenous Tile Warna Hitam Doff,	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2386	V · I.194 · 2247	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Homogenous Tile Warna Hitam Doff,	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2387	V · I.195 · 2250	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam, ukuran 20 cm	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2388	V · I.196 · 2253	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam, ukuran 30 cm	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2389	V · I.197 · 2256	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam Finish Honed,	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Honed
2390	V · I.198 · 2259	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam Finish Honed,	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Honed
2391	V · I.199 · 2261	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2392	V · I.200 · 2263	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2393	V · I.201 · 2265	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2394	V · I.202 · 2267	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2395	V · I.203 · 2269	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2396	V · I.204 · 2271	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2397	V · I.205 · 2273	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2398	V · I.206 · 2275	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2399	V · I.207 · 2277	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2400	V · I.208 · 2279	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2401	V · I.209 · 2281	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2402	V · I.210 · 2283	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2403	V · I.211 · 2285	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2404	V · I.212 · 2287	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2405	V · I.213 · 2289	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2406	V · I.214 · 2291	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2407	V · I.215 · 2293	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2408	V · I.216 · 2295	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2409	V · I.217 · 2297	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2410	V · I.218 · 2299	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel Stainless	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Steel
2411	V · I.219 · 2301	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber x3

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2412	V · I.220 · 2303	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber x3
2413	V · I.221 · 2305	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber x3
2414	V · I.222 · 2307	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber x3
2415	V · I.223 · 2309	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 20 x 3
2416	V · I.224 · 2311	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 30 x 3
2417	V · I.225 · 2313	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 20 x 3
2418	V · I.226 · 2315	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 30 x 3
2419	V · I.227 · 2317	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2420	V · I.228 · 2319	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2421	V · I.229 · 2321	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
2422	V · I.230 · 2323	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
2423	V · I.231 · 2325	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Honed
2424	V · I.232 · 2327	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Honed
2425	V · I.233 · 2329	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Honed
2426	V · I.234 · 2331	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Honed

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2427	V · I.235 · 2333	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2428	V · I.236 · 2335	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Go Difabel Aluminium	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2429	V · I.237 · 2337	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
2430	V · I.238 · 2339	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Guiding Block Stop Difabel	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber
2431	V · I.239 · 2342	Manhole Cover untuk Drainase Diameter 60 cm (9.3.(25a))	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 774,40
2432	V · I.240 · 2345	Manhole Cover untuk Drainase Kotak Ukuran 60 cm × 60 cm (9.3.(26a))	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 1.314,13
2433	V · I.241 · 2348	Manhole Cover untuk Drainase Kotak Ukuran 80 cm x 80 cm (9.3.(26b).80.80)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 1.898,18
2434	V · I.242 · 2350	Beton Berpola (Stamp Concrete) (9.3.(27))	14 → 14	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2435	V · I.243 · 2352	Kisi Pohon (Tree Grate) Diameter 60 cm (9.3.(28a))	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 11.764,94
2436	V · I.244 · 2354	Kisi Pohon (Tree Grate) Kotak Ukuran 60 cm × 60 cm (9.3.(29a))	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 11.764,94
2437	V · I.245 · 2358	Saringan Pembuangan (Drain Grate) Besi Cor (Cast Iron) (9.3.(30))	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 2. Tukang L02 Jam 0. 29050. 140.
2438	V · I.246 · 2360	Tempat Sampah yang Digalvanisasi (Galvanized) (9.3.(31a))	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 0,00
2439	V · I.247 · 2362	Tempat Sampah dengan Penutup Kayu yang Digalvanisasi (Galvanized)	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 0,00
2440	V · I.248 · 2365	Bangku/Kursi dilapis Mortar Semen Dekoratif (9.3.(32a))	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 12.657,10
2441	V · I.249 · 2367	Bangku/Kursi (Cast Iron) Dilapis Kayu (9.3.(32b))	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 0,00

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2442	V · I.250 · 2371	Bangku/Kursi Beton (9.3.(32c))	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 3.838,98
2443	V · I.251 · 2374	Bollard Jalan (Pengaman Trotoar) Dengan Lampu (9.3.(33a))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 7.194,34
2444	V · I.252 · 2377	Bollard Jalan (Pengaman Trotoar) Tanpa Lampu (9.3.(33b))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 7.194,34
2445	V · I.253 · 2380	Papan Lantai WPC (Wood Plastic Composite) (9.3.(34))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 2.005,80
2446	V · I.254 · 2382	Penanda Tempat (9.3.(35))	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 11.619,88
2447	V · I.255 · 2385	Dinding Batu Bata (9.3.(36))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 3.432,26
2448	V · I.256 · 2387	Gembalan Rumput Penuh (Solid Sodding) (9.3.(37a))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2449	V · I.257 · 2389	Gembalan Rumput Garis (Strip Sodding) (9.3.(37b))	0 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2450	V · I.258 · 2391	Rumput Vetiver System (9.3.(37c))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1. Rumput M273 slip/m' 3,1500 3.500,00 11.025,00
2451	V · I.259 · 2394	Akasia Daun Lebar (9.3.(38a))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2452	V · I.260 · 2397	Akalipa Hijau Kuning (Acalypha Wilkesiana Macefeana) (9.3.(38b))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Akalipa Hijau Kuning (Acalypha
2453	V · I.261 · 2400	Anggrek Tanah Ungu (Spathoglottis Plicata) (9.3.(38c))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Anggrek Tanah Ungu (Spathoglottis
2454	V · I.262 · 2403	Angsana (Ptherocarphus Indicus) (9.3.(38d))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2455	V · I.263 · 2406	Api Kuning (Peltophorum Pterocarpum) (9.3.(38e))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Api Kuning (Peltophorum
2456	V · I.264 · 2409	Arare (Osmoxylum Lineare) (9.3.(38f))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2457	V · I.265 · 2412	Bakung Air Mancur (Hymenocallis Littoralis) (9.3.(38g))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Bakung Air Mancur (Hymenocallis

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2458	V · I.266 · 2415	Bambu (Bambusa Sp) (9.3.(38h))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2459	V · I.267 · 2418	Bintaro (Cerbera Oddlam) (9.3.(38i))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2460	V · I.268 · 2421	Bintaro Menado (Cerbera Manghas) (9.3.(38j))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2461	V · I.269 · 2424	Biola Cantik (9.3.(38k))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2462	V · I.270 · 2427	Bugenvil (Bougainvillea Hybrida) (9.3.(38l))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2463	V · I.271 · 2430	Bunga Tahi Ayam (Lantana Camara) (9.3.(38m))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2464	V · I.272 · 2433	Bungur (Largerslroemia Indica) (9.3.(38n))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2465	V · I.273 · 2436	Butterfly (9.3.(38o))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2466	V · I.274 · 2439	Cemara Udang (Casuarina Equisetifolia) (9.3.(38p))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2467	V · I.275 · 2442	Cemara Lilin (Cupressus Sempervirens) (9.3.(38q))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Cemara Lilin (Cupressus
2468	V · I.276 · 2445	Dadap Merah (Erythrina Oristagal) (9.3.(38r))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2469	V · I.277 · 2448	Damar (Agathis Dammara) (9.3.(38s))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2470	V · I.278 · 2451	Dedalu Tangis (Salix Babylonica) (9.3.(38t))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2471	V · I.279 · 2454	Flamboyan (Delonix Regia) (9.3.(38u))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2472	V · I.280 · 2457	Glodokan Tiang (Polyalthea Sp) (9.3.(38v))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2473	V · I.281 · 2460	Glodokan (Polyalthea Longifolia) (9.3.(38w))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2474	V · I.282 · 2463	Hanjuang Merah (Casuarina Equisetifolia) (9.3.(38x))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Hanjuang Merah (Casuarina
2475	V · I.283 · 2466	Hujan Mas (Casia Glauca) (9.3.(38y))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2476	V · I.284 · 2469	Iris (Neomarica Longofolia) (9.3.(38z))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2477	V · I.285 · 2472	Jambu Air (Syzigium Aquae) (9.3.(38aa))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2478	V · I.286 · 2475	Jambu-Jambuan (Syzigium Grandis) (9.3.(38ab))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2479	V · I.287 · 2478	Jatropa (Jatropha Pandurifolia) (9.3.(38ac))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2480	V · I.288 · 2481	Jati Mas (9.3.(38ad))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2481	V · I.289 · 2484	Kaca Piring (Gardenia Augusta) (9.3.(38ae))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2482	V · I.290 · 2487	Kacang-kacangan (Arachis Pintoi) (9.3.(38af))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2483	V · I.291 · 2490	Kaliko (Altenanthera Versicolor) (9.3.(38ag))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2484	V · I.292 · 2493	Kamboja Kuning (Plumeria Pcuminata) (9.3.(38ah))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Kamboja Kuning (Plumeria
2485	V · I.293 · 2496	Kamboja Merah (Plumeria Rubra) (9.3.(38ai))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2486	V · I.294 · 2499	Kana (Canna Hybrida) (9.3.(38aj))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2487	V · I.295 · 2502	Karet Munding Belang (Ficus Elastica Variegata) (9.3.(38ak))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Karet Munding Belang (Ficus elastica
2488	V · I.296 · 2505	Kelapa Sawit (Elais Guineensis) (9.3.(38al))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2489	V · I.297 · 2508	Kamboja Putih (Plumeria Alba) (9.3.(38am))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2490	V · I.298 · 2511	Kecrutan (Spathodea Campanulata) (9.3.(38an))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2491	V · I.299 · 2514	Kembang Merak (Caesalpinia Pulcherrima) (9.3.(38ao))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Kembang Merak (Caesalpinia
2492	V · I.300 · 2517	Kembang Sepatu (Hibiscus Rosa Sinesis) (9.3.(38ap))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Kembang Sepatu (Hibiscus rosa
2493	V · I.301 · 2520	Ketapang(Terminallia Cattapa) (9.3.(38aq))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2494	V · I.302 · 2523	Kiara Payung (Filicium Decipiens) (9.3.(38ar))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2495	V · I.303 · 2526	Khaya (Khaya Sinegalensis) (9.3.(38as))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2496	V · I.304 · 2529	Kol Banda (Pisonia Alba) (9.3.(38at))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2497	V · I.305 · 2532	Kucai (Zephyranthes) (9.3.(38au))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2498	V · I.306 · 2535	Lontar (Borassus Flabellifer) (9.3.(38av))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2499	V · I.307 · 2538	Mahoni (Swietania Mahagoni) (9.3.(38aw))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2500	V · I.308 · 2541	Mahkota Duri (Euphorbia Milii) (9.3.(38ax))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2501	V · I.309 · 2544	Mangga (Mangifera Indica) (9.3.(38ay))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2502	V · I.310 · 2547	Nyamplung (Calophylum Inophyllum) (9.3.(38az))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Nyamplung (Calophylum Inophyllum)
2503	V · I.311 · 2550	Nusa Indah (Mussaenda Sp) (9.3.(38ba))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2504	V · I.312 · 2553	Oleander (Nerrium Oleander) (9.3.(38bb))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2505	V · I.313 · 2556	Pandan Laut (Pandanus Odorifer) (9.3.(38bc))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2506	V · I.314 · 2559	Pacing Pentul (Costus Woodsonii) (9.3.(38bd))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2507	V · I.315 · 2562	Pagoda (Plumeria Pudica) (9.3.(38be))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2508	V · I.316 · 2565	Palem Bambu (Chamaedorea Seifrizii) (9.3.(38bf))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2509	V · I.317 · 2568	Palem Bismarkia (Bysmarckia Nobilis) (9.3.(38bg))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2510	V · I.318 · 2571	Palem Kipas (Livistona Saribus) (9.3.(38bh))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2511	V · I.319 · 2574	Palem Putri (Veitchia Merilli) (9.3.(38bi))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 1. Palem Putri (Veitchia merilli) Tinggi 2 m sampai
2512	V · I.320 · 2577	Palem Raja (Roystonea Regia) (9.3.(38bj))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2513	V · I.321 · 2580	Palem Weregu (Rhapis Excelsa) (9.3.(38bk))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2514	V · I.322 · 2583	Pandan Kuning (Pandanus Pygmaeus) (9.3.(38bl))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2515	V · I.323 · 2586	Pangkas Kuning (Duranta Sp) (9.3.(38bm))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2516	V · I.324 · 2589	Peace Lily (Spathiphyllum Petite) (9.3.(38bn))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2517	V · I.325 · 2592	Penawar Jamber (Cycas Revolute) (9.3.(38bo))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2518	V · I.326 · 2595	Pinang Jambe (Arera Catechu) (9.3.(38bp))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2519	V · I.327 · 2598	Pucuk Merah (Syzigium Oleana) (9.3.(38bq))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 1. Pucuk Merah (Syzigium oleana) tinggi 2 m
2520	V · I.328 · 2601	Rambutan (Nephelium Lappaceum) (9.3.(38br))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2521	V · I.329 · 2604	Rumput Gajah (Pinnesetum Purpureum Schomach) (9.3.(38bs))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1. Rumput Gajah (Pinnesetum purpureum schomach)
2522	V · I.330 · 2607	Rumput Gajah Mini (Axonopus Compressus Dwarf) (9.3.(38bt))	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1. Rumput Gajah Mini (Axonopus Compressus
2523	V · I.331 · 2610	Ruelia Bunga Ungu (Ruellia Britthniana) (9.3.(38bu))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2524	V · I.332 · 2613	Sinyo Nakal (Duranta Repens) (9.3.(38bv))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2525	V · I.333 · 2616	Soga (Peltophorum Pterocarpum) (9.3.(38bw))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2526	V · I.334 · 2619	Sukun (Artocarpus Altilis) (9.3.(38bx))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2527	V · I.335 · 2622	Tabebuya (Tabebuia Chrystoricha) (9.3.(38by))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2528	V · I.336 · 2625	Tabebuya Pink (Tabebuia Rosea) (9.3.(38bz))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2529	V · I.337 · 2628	Tanjung (Mimusops Elengi) (9.3.(38ca))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2530	V · I.338 · 2631	Teh-tehan (Duranta Erecta) (9.3.(38cb))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2531	V · I.339 · 2634	Trembesi (Samanea Saman) (9.3.(38cc))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2532	V · I.340 · 2637	Wali Songo (Schefflera Sp) (9.3.(38cd))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2533	V · I.341 · 2640	Waru Laut (Hibiscus Tillaceus) (9.3.(38ce))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2534	V · I.342 · 2642	Perdu/Semak …… (9.3.(38cf))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2535	V · I.343 · 2645	Pohon (besar) ….. (9.3.(39a))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2536	V · I.344 · 2648	Pohon (kecil) …. (9.3.(39b))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2537	V · I.345 · 2651	Kotak Tanaman Tipe 1 (9.3.(40a))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pracetak d40
2538	V · I.346 · 2654	Kotak Tanaman Tipe 2 (9.3.(40b))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2539	V · I.347 · 2657	Pot Tanaman (9.3.(41))	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 487,25

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2540	V · I.348 · 2659	Penghalang Akar Pohon (Tree Root Barrier) (9.3.(42))	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sub Total Tenaga 39.216,47
2541	V · I.349 · 2662	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 7 m, LED 1 x 150 Watt,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2542	V · I.350 · 2665	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m, LED 1 x 150 Watt,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2543	V · I.351 · 2668	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 11 m, LED 1 x 150	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2544	V · I.352 · 2671	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 13 m, LED 1 x 150	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2545	V · I.353 · 2674	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 7 m, LED 1 x 150 Watt,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Ganda dia.
2546	V · I.354 · 2677	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 9 m, LED 1 x 150 Watt,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Ganda dia.
2547	V · I.355 · 2680	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 11 m, LED 1 x 150 Watt,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Ganda dia.
2548	V · I.356 · 2683	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 13 m, LED 1 x 150 Watt,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Ganda dia.
2549	V · I.357 · 2686	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 7 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2550	V · I.358 · 2689	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2551	V · I.359 · 2692	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2552	V · I.360 · 2695	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2553	V · I.361 · 2698	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 11 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2554	V · I.362 · 2701	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 11 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2555	V · I.363 · 2703	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 13 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Tunggal dia.
2556	V · I.364 · 2706	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 7 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Ganda dia.
2557	V · I.365 · 2709	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 9 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Ganda dia.
2558	V · I.366 · 2712	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 11 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Ganda dia.
2559	V · I.367 · 2715	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 11 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Ganda dia.
2560	V · I.368 · 2718	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 13 m,	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Tiang PJU Lengan Ganda dia.
2561	V · I.369 · 2720	Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel (1 x 150 Watt) (9.4.(3).150)	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2562	V · I.370 · 2723	Panel PJU Tipe 1 (termasuk Box dan Fondasi) (9.4.(4a))	25 → 25	Perlu pemeriksaan sumber Circuit Breaker-MCCB 3P 30 A
2563	V · I.371 · 2726	Panel PJU Tipe 2 (termasuk Box dan Fondasi) (9.4.(4b))	25 → 25	Perlu pemeriksaan sumber Circuit Breaker-MCCB 3P 50 A
2564	V · I.372 · 2729	Panel PJU Tipe 3 (termasuk Box dan Fondasi) (9.4.(4c))	22 → 22	Perlu pemeriksaan sumber Circuit Breaker-MCCB 3P 20 A
2565	V · I.373 · 2732	Panel PJU Tipe 4 (termasuk Box dan Fondasi) (9.4.(4d))	23 → 23	Perlu pemeriksaan sumber Circuit Breaker-MCCB 3P 25 A
2566	V · I.374 · 2735	Panel PJU Tipe 5 (termasuk Box dan Fondasi) (9.4.(4e))	23 → 23	Perlu pemeriksaan sumber Circuit Breaker-MCCB 3P 15 A
2567	V · I.375 · 2738	Panel PJU Tipe 6 (termasuk Box dan Fondasi) (9.4.(4f))	23 → 23	Perlu pemeriksaan sumber Circuit Breaker-MCCB 3P 15 A
2568	V · I.376 · 2741	Panel PJU Tipe 7 (termasuk Box dan Fondasi) (9.4.(4g))	23 → 23	Perlu pemeriksaan sumber Panel Panel 700x500x250
2569	V · I.377 · 2744	Panel PJU Tipe 8 (termasuk Box dan Fondasi) (9.4.(4h))	23 → 23	Perlu pemeriksaan sumber Circuit Breaker-MCB 3P 16 A

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2570	V · I.378 · 2747	Panel PJU Gerbang Tol (termasuk Box dan Fondasi) (9.4.(4i))	22 → 22	Perlu pemeriksaan sumber Circuit Breaker-MCB 3P 16 A
2571	V · I.379 · 2749	Pull Box, Tipe A (9.4.(5a))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2572	V · I.380 · 2751	Pull Box, Tipe B (9.4.(5b))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2573	V · I.381 · 2753	Pull Box, Tipe C (9.4.(5c))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2574	V · I.382 · 2755	Pull Box, Tipe D (9.4.(5d))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2575	V · I.383 · 2758	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 20 m (9.4.(6a))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2576	V · I.384 · 2761	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 25 m (9.4.(6b))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2577	V · I.385 · 2764	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 30 m (9.4.(6c))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2578	V · I.386 · 2767	Lampu Menara (High Mast), Tinggi 40 m (9.4.(6d))	13 → 13	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2579	V · I.387 · 2770	Penangkal Petir Lampu Menara (termasuk Box Grounding dan Grounding)	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber 3/4 Inch
2580	V · I.388 · 2773	Lampu Sorot, Tinggi 9 m (9.4.(7a))	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 9m
2581	V · I.389 · 2776	Lampu Sorot, Tinggi 13 m (9.4.(7b))	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 13 m
2582	V · I.390 · 2779	Lampu Sorot, Tinggi 14 m (3x250 Watt) (9.4.(7c))	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 14 m
2583	V · I.391 · 2782	Lampu Sorot, Tinggi 14 m (4x250 Watt) (9.4.(7d))	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 14 m
2584	V · I.392 · 2785	Lampu Kedip (Flashing Light) (9.4.(8))	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 1.5m

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2585	V · I.393 · 2788	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lurus dengan Lampu 3 (Tiga)	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber LED Traffic signal 3 aspek, dia.
2586	V · I.394 · 2791	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lengkung dengan Lampu 3 (Tiga)	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber LED Traffic signal 3 aspek, dia.
2587	V · I.395 · 2794	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Siku dengan Lampu 3 (Tiga)	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber LED Traffic signal 3 aspek, dia.
2588	V · I.396 · 2797	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Gawang (Gantry) dengan Lampu	16 → 16	Perlu pemeriksaan sumber LED Traffic signal 3 aspek, dia.
2589	V · I.397 · 2800	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lurus dengan Lampu 2 (Dua)	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber LED Traffic signal 2 aspek, dia.
2590	V · I.398 · 2803	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lurus dengan Lampu 1 (Satu)	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber LED Traffic signal 1 aspek, dia.
2591	V · I.399 · 2806	Tiang baja pengaman APILL (Traffic Light Protector) (9.4.(9g))	18 → 18	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2592	V · I.400 · 2809	Lampu Penerangan Pedestrian, Lengan Tunggal, LED 1 x 5 Watt (9.4.(10a))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber 1. Tiang PJU Lengan Tunggal dia. 172mm,
2593	V · I.401 · 2812	Lampu Penerangan Pedestrian, Lengan Ganda, Tipe LED 1x5 Watt (9.4.(11a))	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber 1. Tiang PJU Lengan Ganda dia. 172mm,
2594	V · I.402 · 2814	Lampu Sorot Outdoor, LED Waterproof 5 Watt (9.4.(12a))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Lampu LED-T 250 Watt
2595	V · I.403 · 2816	Kabel NYFGBY 2C - 10 mm2 (9.4.(13a1))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2596	V · I.404 · 2818	Kabel NYFGBY 2C - 16 mm2 (9.4.(13a2))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2597	V · I.405 · 2820	Kabel NYFGBY 4C - 1 mm2 (9.4.(13b1))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2598	V · I.406 · 2822	Kabel NYFGBY 4C – 1,5 mm2 (9.4.(13b2))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2599	V · I.407 · 2824	Kabel NYFGBY 4C - 4 mm2 (9.4.(13b3))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2600	V · I.408 · 2826	Kabel NYFGBY 4C - 6 mm2 (9.4.(13b4))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2601	V · I.409 · 2828	Kabel NYFGBY 4C - 10 mm2 (9.4.(13b5))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2602	V · I.410 · 2830	Kabel NYFGBY 4C - 16 mm2 (9.4.(13b6))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2603	V · I.411 · 2832	Kabel NYFGBY 4C - 25 mm2 (9.4.(13b7))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2604	V · I.412 · 2834	Kabel NYFGBY 4C - 35 mm2 (9.4.(13b8))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2605	V · I.413 · 2836	Kabel NYFGBY 4C - 50 mm2 (9.4.(13b9))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2606	V · I.414 · 2838	Kabel NYFGBY 4C - 70 mm2 (9.4.(13b10))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2607	V · I.415 · 2840	Kabel NYFGBY 4C - 90 mm2 (9.4.(13b11))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2608	V · I.416 · 2842	Kabel NYFGBY 4C - 95 mm2 (9.4.(13b12))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2609	V · I.417 · 2844	Kabel NYFGBY 4C - 120 mm2 (9.4.(13b13))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2610	V · I.418 · 2846	Kabel NYFGBY 4C - 150 mm2 (9.4.(13b14))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2611	V · I.419 · 2848	Kabel NYFGBY 7C - 2,5 mm2 (9.4.(13c))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2612	V · I.420 · 2850	Kabel NYFGBY 3 x 10 mm2 (9.4.(13d1))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2613	V · I.421 · 2852	Kabel NYFGBY 4 x 10 mm2 (9.4.(13d2))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2614	V · I.422 · 2854	Kabel NYY 3C - 2,5 mm2 (9.4.(13e))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2615	V · I.423 · 2856	Kabel NYY 4C - 10 mm2 (9.4.(13f1))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2616	V · I.424 · 2858	Kabel NYY 4C - 16 mm2 (9.4.(13f2))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2617	V · I.425 · 2860	Kabel NYY 4C - 25 mm2 (9.4.(13f3))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2618	V · I.426 · 2862	Kabel NYY 4C - 35 mm2 (9.4.(13f4))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2619	V · I.427 · 2864	Kabel BC - 6 mm2 (9.4.(13g1))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2620	V · I.428 · 2866	Kabel BC - 10 mm2 (9.4.(13g2))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2621	V · I.429 · 2868	Kabel BC - 25 mm2 (9.4.(13g3))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2622	V · I.430 · 2870	Kabel BC - 35 mm2 (9.4.(13g4))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2623	V · I.431 · 2872	Pipa Galvanis Diameter 100 mm (9.4.(14a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2624	V · I.432 · 2874	Pipa Galvanis Diameter 150 mm (1 jalur) (9.4.(14b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2625	V · I.433 · 2876	Pipa Galvanis Diameter 150 mm (2 jalur) (9.4.(14c))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2626	V · I.434 · 2878	Pipa Saluran Kabel PVC Diameter 50 mm (9.4.(15a))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2627	V · I.435 · 2880	Pipa Saluran Kabel PVC Diameter 100 mm (9.4.(15b))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2628	V · I.436 · 2882	Pelindung Kabel atau Alur Saluran Kabel (9.4.(16))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2629	V · I.437 · 2884	Rak Kabel (Cable Tray) (9.4.(17))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2630	V · I.438 · 2887	Galian Kabel atau Alur Saluran Kabel (9.4.(18))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2631	V · I.439 · 2889	Horizontal Duct of Underground (9.4.(19))	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2632	V · I.440 · 2891	Lubang Kontrol Listrik Tipe-A (9.4.(20a))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2633	V · I.441 · 2893	Lubang Kontrol Listrik Tipe-B (9.4.(20b))	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
2634	V · I.442 · 2895	Pipa Utilitas, Tipe-1 (9.4.(21a))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2635	V · I.443 · 2897	Pipa Utilitas, Tipe-2 (9.4.(21b))	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2636	V · I.444 · 2899	Pipa Utilitas, Tipe-3 (9.4.(21c))	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2637	V · I.445 · 2902	Box dan Fondasi Panel Meter untuk Pasokan Listrik dari PLN (9.4.(22))	21 → 21	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2638	V · I.446 · 2905	Panel Meter PLN (Fondasi dan Box Panel) untuk APILL (9.4.(23))	20 → 20	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2639	V · I.447 · 2908	Panel Kontrol APILL (Fondasi dan Box Panel APILL) (9.4.(24))	20 → 20	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2640	V · I.448 · 2911	Bak Kontrol Listrik untuk APILL (9.4.(25))	12 → 13	Dikoreksi terhadap baris sumber 5,5 HP
2641	V · J.1 · 2914	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan (10.1.(1))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2642	V · J.2 · 2917	Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan (10.1.(2))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2643	V · J.3 · 2920	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar (10.1.(3))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2644	V · J.4 · 2924	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A (10.1.(4))	10 → 10	Dikoreksi terhadap baris sumber
2645	V · J.5 · 2928	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B (10.1.(5))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2646	V · J.6 · 2932	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S (10.1.(6a))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2647	V · J.7 · 2936	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas C (10.1.(6b))	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2648	V · J.8 · 2939	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah (10.1.(7))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2649	V · J.9 · 2942	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal (10.1.(8))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2650	V · J.10 · 2946	Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal B Halus (LTBA B Halus) (Tumbukan 2x75)	16 → 16	Dikoreksi terhadap baris sumber
2651	V · J.11 · 2950	Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal B Halus (LTBA B Halus) (Tumbukan 2x50)	16 → 16	Dikoreksi terhadap baris sumber
2652	V · J.12 · 2954	Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal Kasar Modifikasi (LTBA B Kasar Mod)	16 → 16	Dikoreksi terhadap baris sumber
2653	V · J.13 · 2958	Perbaikan HRS-WC (10.1.(10a))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2654	V · J.14 · 2962	Perbaikan HRS – Base (10.1.10b))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2655	V · J.15 · 2966	Perbaikan AC-WC (10.1.(11a))	17 → 17	Dikoreksi terhadap baris sumber
2656	V · J.16 · 2970	Perbaikan AC-BC (10.1.(11b))	17 → 17	Dikoreksi terhadap baris sumber
2657	V · J.17 · 2974	Perbaikan AC-Base (10.1.(11c))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2658	V · J.18 · 2978	Perbaikan AC-WC Modifikasi (10.1.(12a))	17 → 17	Dikoreksi terhadap baris sumber
2659	V · J.19 · 2982	Perbaikan AC-BC Modifikasi (10.1.(12b))	17 → 17	Dikoreksi terhadap baris sumber
2660	V · J.20 · 2986	Perbaikan SMA Tipis (10.1.(13a))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2661	V · J.21 · 2990	Perbaikan SMA Halus (10.1.(13b))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2662	V · J.22 · 2994	Perbaikan SMA Kasar (10.1.(13c))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2663	V · J.23 · 2998	Perbaikan SMA Modifikasi Tipis (10.1.(14a))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2664	V · J.24 · 3002	Perbaikan SMA Modifikasi Halus (10.1.(14b))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2665	V · J.25 · 3006	Perbaikan SMA Modifikasi Kasar (10.1.(14c))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2666	V · J.26 · 3009	Perbaikan Campuran Aspal Dingin (10.1.(15))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2667	V · J.27 · 3013	Perbaikan AC-WC Asbuton Butir (10.1.(16a))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2668	V · J.28 · 3017	Perbaikan AC-BC Asbuton Butir (10.1.(16b))	18 → 18	Dikoreksi terhadap baris sumber
2669	V · J.29 · 3020	Perbaikan Tambalan Cepat Mantap (TCM) (10.1.(17a))	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 1. TCM M292 Ton/M3 2,1930 1.675.000,00 3.673.275,00
2670	V · J.30 · 3023	Perbaikan CPHMA Kemasan (10.1.(17b))	9 → 9	Dikoreksi terhadap baris sumber
2671	V · J.31 · 3027	Perbaikan Lapis Penetrasi Makadam tanpa atau dengan Asbuton (10.1.(18))	15 → 15	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2672	V · J.32 · 3030	Perbaikan Kerataan Perkerasan Beton Semen dengan Gurinda (10.1.(19))	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber
2673	V · J.33 · 3033	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus (10.1.(20))	16 → 16	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2674	V · J.34 · 3036	Perbaikan Pasangan Batu (10.1.(21))	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2675	V · J.35 · 3038	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median (10.1.(22))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2676	V · J.36 · 3041	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus (10.1.(23a))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam
2677	V · J.37 · 3044	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lengkung	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam
2678	V · J.38 · 3047	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam (10.1.(23c))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x
2679	V · J.39 · 3050	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus (10.1.(23d))	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Tiang Penyangga (Profil U Uk. 1800 x 175 x
2680	V · J.40 · 3052	Penggantian Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam (10.1.(23e))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bagian ujung pagar pengaman semi kaku W
2681	V · J.41 · 3054	Penggantian Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Thrie Beam (10.1.(23f))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bagian ujung pagar pengaman semi kaku
2682	V · J.42 · 3056	Penggantian Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bagian ujung pagar pengaman semi kaku

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2683	V · J.43 · 3058	Penggantian Asimetrik Beam (beam transisi antara W Beam dengan Thrie Beam)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2684	V · J.44 · 3060	Pengecatan Patok (10.1.(24a))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2685	V · J.45 · 3062	Pembersihan Patok (10.1.(24b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2686	V · J.46 · 3064	Pembersihan Delineator (10.1.(24c))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2687	V · J.47 · 3066	Pengecatan Rambu (10.1.(25a))	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2688	V · J.48 · 3068	Pembersihan Rambu (10.1.(25b))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2689	V · J.50 · 3073	Pengendalian Tanaman (10.1.(27))	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2690	V · J.51 · 3075	Fasilitas Kendaraan dan Perlengkapan Pendukung untuk Pemeriksaan Rutin	1 → 1	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2691	V · J.52 · 3077	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Gelagar Beton (10.2.(1a))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2692	V · J.53 · 3079	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Rangka Baja Standar	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2693	V · J.54 · 3081	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Gelagar Baja Standar	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2694	V · J.55 · 3083	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Pelengkung Beton (	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2695	V · J.56 · 3085	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Pelengkung Boks Baja	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2696	V · J.57 · 3087	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Pelengkung Rangka Baja	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2697	V · J.58 · 3089	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Khusus Tipe Jembatan	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2698	V · J.59 · 3091	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Khusus Tipe Jembatan Kabel	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2699	V · J.60 · 3093	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian 0 – ≤ 5 m (10.2.(5a))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber SKYLIFT CRANE TRUCK; 16 m,
2700	V · J.61 · 3095	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 5 – ≤ 10 m (10.2.(5b))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber SKYLIFT CRANE TRUCK; 16
2701	V · J.62 · 3097	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 10 – ≤ 20 m (10.2.(5c))	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber SKYLIFT CRANE TRUCK; 16
2702	V · J.63 · 3099	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 20 – ≤ 40 m (10.2.(5d)) `	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber SKYLIFT CRANE TRUCK; 16
2703	V · J.64 · 3101	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 40 m (10.2.(5e)) `	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber SKYLIFT CRANE TRUCK; 16
2704	V · J.65 · 3103	Pembersihan Pylon Jembatan Khusus (Jembatan Gantung atau Jembatan `	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber SKYLIFT CRANE TRUCK; 16
2705	V · J.66 · 3106	Pembersihan Endapan pada Daerah Aliran Sungai dengan Menggunakan Alat	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2706	V · J.67 · 3108	Pembersihan Endapan/Sampah pada Daerah Aliran Sungai dengan Cara Manual	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2707	V · J.68 · 3110	Pembersihan Tebing Sungai dari Tanaman Liar/Sampah (10.2.(7c))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2708	V · J.69 · 3112	Pembersihan Sampah pada Jalan Pendekat (10.2.(8))	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2709	V · J.70 · 3114	Perbaikan Parapet Jembatan (10.2.(9a))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2710	V · J.71 · 3116	Penggantian Papan Nama Jembatan (10.2.(9b))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2711	V · J.72 · 3119	Perbaikan atau Pembuatan Jalan Akses untuk Pemeriksaan Jembatan pada	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2712	V · J.73 · 3121	Pembersihan Pipa Cucuran/Pipa Penyalur (10.2.(11))	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2713	V · J.74 · 3123	Pengecatan Pipa dan Tiang Sandaran (10.2.(12a))	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Cat dasar beton (penguard
2714	V · A.1 · 31	Mobilisasi (1.2)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2715	V · A.3 · 34	Building Information Modelling (BIM) (1.13.(1))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2716	V · A.4 · 37	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan (1.20.(1))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2717	V · A.5 · 38	Sondir termasuk Laporan (1.20.(2))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2718	V · A.6 · 39	DCP-CBR termasuk Laporan (1.20.(3))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2719	V · A.7 · 40	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2720	V · C.3 · 323	Galian Batu (3.1.(3))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2721	V · C.54 · 451	Pisometer Pipa Terbuka Casagrande atau Open/ Water Standpipe Piezometer	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2722	V · C.55 · 452	Vibrating Wire Piezometer (Pemantauan Tekanan Air Pori pada Kedalaman	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2723	V · C.56 · 453	Settlement Plate (Pemantauan Penurunan Vertikal) (3.7.(3))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2724	V · C.57 · 454	Extensometer (Pemantauan Penurunan Vertikal pada Kedalaman Tertentu)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2725	V · C.58 · 455	Inklinometer (Pemantauan Pergerakan Horizontal) (3.7.(5))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2726	V · C.59 · 456	Total Pressure Cell (Pemantauan Tekanan Total) (3.7.(6))	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
2727	V · G.7 · 939	Beton struktur memadat sendiri, fc’45 MPa (7.1.(2c))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2728	V · G.136 · 1266	Perlengkapan Pemantauan Pengukuran Ultrasonik untuk Tiang Diamater 500	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2729	V · G.138 · 1269	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan Beban	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2730	V · G.139 · 1270	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan beban	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2731	V · G.140 · 1271	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan meja beban	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2732	V · G.141 · 1272	Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang Diameter 500 mm dengan meja beban	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2733	V · G.142 · 1273	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 800	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2734	V · G.143 · 1274	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 400	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2735	V · G.144 · 1275	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 500	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2736	V · G.145 · 1276	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 600	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2737	V · G.146 · 1277	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang Bor Beton Diameter 1000	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2738	V · G.147 · 1278	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2739	V · G.148 · 1279	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2740	V · G.149 · 1280	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2741	V · G.150 · 1281	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2742	V · G.151 · 1282	Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing) pada	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2743	V · G.152 · 1283	Pengujian Pembebanan Horizontal (Lateral Loading Test) untuk Tiang Diamater	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2744	V · G.153 · 1284	Pengujian Pembebanan Horizontal (Lateral Loading Test) untuk Tiang Diamater	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2745	V · G.154 · 1285	Pengujian Pembebanan Horizontal (Lateral Loading Test) untuk Tiang Diamater	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2746	V · G.155 · 1286	Pengujian Keutuhan Tiang (Pile Integrity Test, (PIT)) (7.6.(29))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2747	V · G.221 · 1443	Pengujian Pembebanan Jembatan (7.17.(1))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2748	V · I.2 · 1735	Pekerja Biasa (9.1.(2))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2749	V · I.3 · 1737	Tukang Kayu, Tukang Batu, dan sebagainya (9.1.(3))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2750	V · J.49 · 3069	Pembersihan Drainase dan Saluran Samping (10.1.(26))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2751	V · J.75 · 3124	Pengecatan Dinding Beton Sandaran (10.2.(12b))	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
2752	VI · 1.1.1.1 · 158	Pagar sementara dari kayu, tinggi 2 m	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
2753	VI · 1.1.1.2 · 159	Pagar sementara seng gelombang rangka kayu, tinggi 2 m	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
2754	VI · 1.1.1.3 · 159	Pagar sementara kawat duri, tinggi 2 m	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
2755	VI · 1.1.1.4 · 160	Pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4, tinggi 1,8 m	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
2756	VI · 1.1.1.5 · 160	Pagar BRC galvanis	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
2757	VI · 1.1.1.6 · 161	Panel beton pracetak 50x50x240 untuk pagar	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja
2758	VI · 1.1.2.1 · 161	Papan nama pekerjaan ukuran 0,8 x 1,2 m, multipleks 18 mm, frame besi siku, tiang kayu 8/12	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Perbedaan dengan entri terverifikasi: Tenaga kerja

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2759	VI · 1.1.2.2 · 162	1 Buah Papan Nama Pekerjaan Ukuran 0,6x0,8 Menggunakan Multiplex 10 Mm, Frame Aluminium Siku & Tiang Kayu 5/7,	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Multiplek tebal 9 mm
2760	VI · 1.1.2.3 · 163	Pembuatan 1 m2 Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok (Lihat	19 → 19	Perlu pemeriksaan sumber Dolken kayu φ 8-
2761	VI · 1.1.2.4 · 164	Pembuatan 1 m2 Direksi Keet (Kantor), Los Kerja dan Gudang	15 → 15	Perlu pemeriksaan sumber Fondasi pasangan
2762	VI · 1.1.2.5 · 165	Pembuatan 1 m2 Jalan Sementara Lapis Macadam (Lihat Permen	12 → 12	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2763	VI · 1.1.2.6 · 165	Pembuatan 1 m2 Jalan Sementara (Jalan Tanah) (Lihat Permen	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2764	VI · 1.1.2.7 · 166	Pembuatan 1 m2 Jalan Sementara (Jalan Kerikil) (Lihat Permen	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2765	VI · 1.1.3.1 · 167	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (Striping) s.d.	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2766	VI · 1.1.3.2 · 167	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan ∅ < 5 cm (Lihat Permen	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2767	VI · 1.1.3.3 · 167	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan ∅ >5 s.d. 15 cm (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2768	VI · 1.1.3.4 · 168	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ >15 s.d. 30 cm (Lihat	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2769	VI · 1.1.3.5 · 168	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ > 30 s.d 50 cm (Lihat	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2770	VI · 1.1.3.6 · 168	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ > 50 s.d 75 cm (diameter	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2771	VI · 1.1.3.7 · 169	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ > 75 cm (diameter pohon	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2772	VI · 1.1.3.8 · 169	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 5 s.d. 15 cm	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2773	VI · 1.1.3.9 · 170	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 15 cm s.d. 30	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2774	VI · 1.1.3.10 · 170	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 30 cm s.d. 50	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2775	VI · 1.1.3.11 · 171	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 50 cm s.d. 75	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2776	VI · 1.1.3.12 · 171	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 75 cm	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2777	VI · 1.1.3.13 · 172	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 5 s.d. 15 cm	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2778	VI · 1.1.3.14 · 172	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 15 cm s.d. 30	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2779	VI · 1.1.3.15 · 173	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 30 cm s.d. 50	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2780	VI · 1.1.3.16 · 173	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 50 cm s.d. 75	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2781	VI · 1.1.3.17 · 174	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 75 cm	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2782	VI · 1.1.4.1 · 174	Pengukuran Ulang Topografi Seluas 1 Ha	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Tenaga Terampil
2783	VI · 1.1.4.2 · 175	Pasangan 1 m’ Bouwplank (Lihat Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.2.1.d (a))	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Paku campuran 2 cm
2784	VI · 1.1.4.3 · 175	Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m' (Lihat Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.2.1.e.1 (a))	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2785	VI · 1.1.4.4 · 176	1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m' (Lihat Permen PUPR	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Kayu kaso 5/7 cm m3
2786	VI · 1.2.1.1.1 · 178	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d.	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2787	VI · 1.2.1.1.2 · 178	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume 200	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2788	VI · 1.2.1.1.3 · 178	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume >	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2789	VI · 1.2.1.1.4 · 179	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2790	VI · 1.2.1.1.5 · 179	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2791	VI · 1.2.1.1.6 · 179	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2792	VI · 1.2.1.1.7 · 180	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2793	VI · 1.2.1.1.8 · 180	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m, setiap tambah	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2794	VI · 1.2.1.2.1 · 181	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill-
2795	VI · 1.2.1.2.2 · 181	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill-
2796	VI · 1.2.1.2.3 · 182	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill-
2797	VI · 1.2.1.2.4 · 182	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis (Lihat Permen PUPR	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill-
2798	VI · 1.2.2.1.1 · 183	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m cara manual (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2799	VI · 1.2.2.1.2 · 183	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m cara manual (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2800	VI · 1.2.2.1.3 · 183	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m cara manual (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2801	VI · 1.2.2.1.4 · 184	Penggalian 1 m3 pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2802	VI · 1.2.2.2.1 · 184	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m cara semi mekanis	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa sedot pasir,
2803	VI · 1.2.2.2.2 · 185	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m cara semi mekanis	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa sedot pasir,

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2804	VI · 1.2.2.2.3 · 185	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m cara semi mekanis	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa sedot pasir,
2805	VI · 1.2.2.2.4 · 186	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa sedot pasir,
2806	VI · 1.2.3.1.1 · 187	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2807	VI · 1.2.3.1.2 · 187	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2808	VI · 1.2.3.1.3 · 187	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2809	VI · 1.2.3.1.4 · 188	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2810	VI · 1.2.3.2.1 · 188	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5
2811	VI · 1.2.3.2.2 · 189	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5
2812	VI · 1.2.3.2.3 · 189	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5
2813	VI · 1.2.3.2.4 · 190	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5
2814	VI · 1.2.4.1.1 · 191	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual (Lihat Permen PUPR	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2815	VI · 1.2.4.1.2 · 191	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2816	VI · 1.2.4.1.3 · 191	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual (Lihat Permen PUPR	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2817	VI · 1.2.4.1.4 · 192	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2818	VI · 1.2.4.1.5 · 192	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual (Lihat Permen PUPR	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2819	VI · 1.2.4.1.6 · 192	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2820	VI · 1.2.4.2.1 · 193	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m cara	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5
2821	VI · 1.2.4.2.2 · 193	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5
2822	VI · 1.2.4.2.3 · 194	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3 m	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5
2823	VI · 1.2.4.2.4 · 194	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras > 3 m tiap tambah dalam	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack Hammer Drill 2,5
2824	VI · 1.2.5.1.1 · 195	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2825	VI · 1.2.5.1.2 · 195	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2826	VI · 1.2.5.1.3 · 196	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2827	VI · 1.2.5.1.4 · 196	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2828	VI · 1.2.5.1.5 · 196	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m cara	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2829	VI · 1.2.5.1.6 · 197	Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2830	VI · 1.2.5.2.1 · 197	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m cara semi mekanis	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa lumpur diesel
2831	VI · 1.2.5.2.2 · 198	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m cara semi	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa lumpur diesel
2832	VI · 1.2.5.2.3 · 198	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m cara semi	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa lumpur diesel
2833	VI · 1.2.5.2.4 · 199	Penggalian 1 m3 lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa lumpur diesel

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2834	VI · 1.3.1.1 · 200	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) tanpa	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2835	VI · 1.3.1.2 · 200	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2836	VI · 1.3.1.3 · 200	1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2837	VI · 1.3.1.4 · 201	1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Tanah biasa/ liat
2838	VI · 1.3.1.5 · 201	1 m3 Urukan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Tanah liat (lempung)
2839	VI · 1.3.1.6 · 201	1m3 Urukan Batu Kerikil Tanpa Pemadatan Secara Manual	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Batu kerikil uk. 2-3
2840	VI · 1.3.1.7 · 202	1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemadatan secara manual	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2841	VI · 1.3.2.1 · 202	1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2842	VI · 1.3.2.2 · 203	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu secara manual (Lihat Permen	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2843	VI · 1.3.3.1 · 203	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Stamper Kuda 70 kg
2844	VI · 1.3.3.2 · 204	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Stamper Kodok 150
2845	VI · 1.3.3.3 · 204	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Stamper D-Drum 550
2846	VI · 1.3.3.4 · 204	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper	1 → 1	Perlu pemeriksaan sumber Stamper Smooth
2847	VI · 1.3.3.5 · 205	1 m3 Timbunan dan Pemadatan batu kerikil menggunakan mesin	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Batu kerikil uk. 2-3
2848	VI · 1.3.3.6 · 205	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Makadam secara Semi Mekanis	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Makadam (batu

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2849	VI · 1.4.1.1 · 206	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m (Lihat Permen	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2850	VI · 1.4.1.2 · 206	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2851	VI · 1.4.1.3 · 207	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2852	VI · 1.4.1.4 · 207	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2853	VI · 1.4.1.5 · 207	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2854	VI · 1.4.1.6 · 208	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2855	VI · 1.4.1.7 · 208	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2856	VI · 1.4.1.8 · 208	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2857	VI · 1.4.1.9 · 209	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2858	VI · 1.4.1.10 · 209	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2859	VI · 1.4.1.11 · 209	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m (Lihat	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2860	VI · 1.4.1.12 · 210	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2861	VI · 1.4.2.1 · 210	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Mobil sedot lumpur
2862	VI · 1.4.2.2 · 211	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Mobil sedot lumpur
2863	VI · 1.4.2.3 · 211	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Mobil sedot lumpur

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2864	VI · 1.4.2.4 · 211	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Mobil sedot lumpur
2865	VI · 1.4.2.5 · 212	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Mobil sedot lumpur
2866	VI · 1.5.1 · 212	1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), secara	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Geotextile (> 100 s/d
2867	VI · 1.5.2 · 213	1 m2 Pasangan geotekstil,Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), secara semi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Geotextile (> 100 s/d
2868	VI · 1.5.3 · 213	1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s/d < 800 gr/m2),	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Geotextil tebal (> 400
2869	VI · 1.5.4 · 214	1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s/d < 800 gr/m2),	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Geotextile tebal (> 400
2870	VI · 1.5.5 · 214	1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), secara manual (untuk	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Geotextile (> 800
2871	VI · 1.5.6 · 215	1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), secara semi mekanis	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Geotextile (> 800
2872	VI · 1.5.7 · 215	1 m2 Pemasangan Geomembran, t = 1,5 mm, secara semi mekanis	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Geomembran t = 1,5
2873	VI · 1.5.8 · 216	1 m2 Pemasangan Geosynthetic Clay Liner (GCL), secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Geosynthetic Clay
2874	VI · 1.6.1 · 217	Pembongkaran 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Palu/godam (baja
2875	VI · 1.6.2 · 218	Pembongkaran 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack hammer (5 KW)
2876	VI · 1.6.3 · 218	Pembongkaran 1 m3 beton mutu rendah f’c < 20 MPa secara Manual	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Gergaji Besi (Baja
2877	VI · 1.6.4 · 219	Pembongkaran 1 m3 beton mutu sedang f’c ≥ 20 MPa secara Manual	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Gergaji Besi (Baja
2878	VI · 1.6.5 · 219	Pembongkaran 1 m3 beton mutu rendah f’c < 20 MPa dengan Jack	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack hammer dan

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2879	VI · 1.6.6 · 220	Pembongkaran 1 m3 beton mutu sedang 20 MPa ≤ f'c ≤ 40 MPa dengan	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack hammer dan
2880	VI · 1.6.7 · 220	Pembongkaran 1 m3 pasangan bata merah secara manual	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Palu/godam (baja
2881	VI · 1.6.8 · 220	Pembongkaran 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Jack hammer (5 kW) +
2882	VI · 1.6.9 · 221	Pembongkaran 1 m2 rangka atap/ reng/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2883	VI · 1.6.10 · 221	Pembongkaran 1 m3 kuda-kuda/ gording/ balok kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2884	VI · 1.6.11 · 222	Pembongkaran 1 m3 kuda-kuda/ gording/ balok kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2885	VI · 1.6.12 · 222	Pembongkaran 1 m2 Plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)*)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber set)
2886	VI · 1.6.13 · 223	Pembongkaran 1 m2 Plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali) *)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber set)
2887	VI · 1.6.14 · 223	Pembongkaran 1 m2 Lantai Parkeet	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2888	VI · 1.6.15 · 224	Pembongkaran 1 m2 Lantai Vinyl	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2889	VI · 1.6.16 · 224	Pembongkaran 1 Buah Kloset Jongkok tanpa Flushing*)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2890	VI · 1.6.17 · 224	Pembongkaran 1 Buah Kloset Jongkok dengan Flushing*)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2891	VI · 1.6.18 · 225	Pembongkaran 1 Buah Kloset Duduk	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2892	VI · 1.6.19 · 225	Pembongkaran 1 Buah Wastafel	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2893	VI · 1.6.20 · 225	Pembongkaran 1 Buah Urinoir	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2894	VI · 1.6.21 · 226	Pembongkaran 1 Buah Floor Drain	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2895	VI · 1.6.22 · 226	Pembongkaran 1 m2 Partisi Cubical Kamar Mandi	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2896	VI · 1.6.23 · 226	Pembongkaran 1 m2 Partisi Kayu atau Backdrop termasuk Rangka Kayu	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2897	VI · 1.6.24 · 227	Pembongkaran 1 m2 Dinding Partisi (Double) termasuk Insulasi dan Rangka Besi Hollow	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Besi/ Besi 0,0125
2898	VI · 1.6.25 · 227	Pembongkaran 1 Buah Daun Pintu Single termasuk Kusen	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2899	VI · 1.6.26 · 228	Pembongkaran 1 Buah Daun Pintu Double termasuk Kusen	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2900	VI · 1.6.27 · 228	Pembongkaran 1 Buah Daun Pintu Single	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2901	VI · 1.6.28 · 228	Pembongkaran 1 Buah Daun Pintu Double	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2902	VI · 1.6.29 · 229	Pembongkaran 1 Buah Daun Jendela Single termasuk Kusen Kayu	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2903	VI · 1.6.30 · 229	Pembongkaran 1 Buah Daun Jendela Double termasuk Kusen Kayu	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2904	VI · 1.6.31 · 230	Pembongkaran 1 Buah Daun Jendela Single	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2905	VI · 1.6.32 · 230	Pembongkaran 1 Buah Daun Jendela Double	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2906	VI · 1.6.33 · 230	Pembongkaran 1 m2 Partisi Kaca dengan Kusen Alumunium	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2907	VI · 1.6.34 · 231	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Genteng Tanah Liat	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2908	VI · 1.6.35 · 231	Pembongkaran 1 m2 Atap Genteng Beton	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2909	VI · 1.6.36 · 231	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Serat Semen	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Mesin Bor Cordless
2910	VI · 1.6.37 · 232	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Seng Gelombang	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2911	VI · 1.6.38 · 232	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Alumunium Gelombang	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2912	VI · 1.6.39 · 232	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Fiberglass/ Rooflight	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2913	VI · 1.6.40 · 233	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap uPVC	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2914	VI · 1.6.41 · 233	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Metal Lembaran	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2915	VI · 1.6.42 · 233	Pembongkaran 1 m2 Plafond tanpa Rangka Kayu/Hollow (Parsial)*)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber set)
2916	VI · 1.6.43 · 234	Pembongkaran 1 m2 Plafond tanpa Rangka Kayu/Hollow (Total)*)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber set)
2917	VI · 1.6.44 · 234	Pembongkaran 1 m2 Paving Block (Block Beton) Tebal 6 cm - 8 cm Secara Manual (Bongkaran Dipakai Kembali)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Batu/ 0,0333
2918	VI · 1.6.45 · 235	Pembongkaran 1 m2 Paving Block (Block Beton) Tebal 6 cm - 8 cm Secara Manual (Bongkaran Tidak Dipakai Kembali)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Batu/ 0,0222
2919	VI · 1.6.46 · 235	Pembongkaran 1 Unit Lampu dan Instalasi	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2920	VI · 1.6.47 · 235	Pembongkaran 1 Unit AC Wall Mounted Split dan Instalasi	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2921	VI · 1.6.48 · 236	Pembongkaran 1 Unit AC Standing Indoor/Outdoor Duct Connection Berat >200 kg dan Instalasi secara Manual	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2922	VI · 2.1.1.1 · 238	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi 0,0169
2923	VI · 2.1.1.2 · 238	Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2924	VI · 2.1.1.3 · 239	Pemasangan 1 m Kaso Baja Ringan C75 tebal 0,75 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2925	VI · 2.1.1.4 · 239	Pemasangan 1 m Reng Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2926	VI · 2.1.2.1 · 240	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-Kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Balok Kayu Kelas I, II
2927	VI · 2.1.2.2 · 240	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2928	VI · 2.1.2.3 · 240	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2929	VI · 2.1.2.4 · 241	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kelas II	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Kaso 5/7 Kayu Kelas
2930	VI · 2.1.2.5 · 241	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Kaso 5/7 Kayu Kelas
2931	VI · 2.1.2.6 · 241	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2932	VI · 2.2.1.1.1 · 243	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2933	VI · 2.2.1.1.1 · 243	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2934	VI · 2.2.1.1.2 · 244	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2935	VI · 2.2.1.1.2 · 244	1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2936	VI · 2.2.1.1.3 · 245	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2937	VI · 2.2.1.1.3 · 245	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2938	VI · 2.2.1.1.4 · 246	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2939	VI · 2.2.1.1.4 · 246	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2940	VI · 2.2.1.1.5 · 247	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2941	VI · 2.2.1.1.5 · 247	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2942	VI · 2.2.1.1.5 · 247	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2943	VI · 2.2.1.1.5 · 248	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2944	VI · 2.2.1.1.5 · 248	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung)	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2945	VI · 2.2.1.1.6 · 248	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2946	VI · 2.2.1.1.6 · 249	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2947	VI · 2.2.1.1.6 · 249	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2948	VI · 2.2.1.1.6 · 249	1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2949	VI · 2.2.1.1.6d · 250	1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung)	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2950	VI · 2.2.1.1.7 · 250	Menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk Bangunan Gedung)	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2951	VI · 2.2.1.1.8 · 250	Mengangkut 1 kg tulangan setiap tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk Bangunan Gedung)	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2952	VI · 2.2.1.1.9 · 251	Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara mekanis (untuk Bangunan Gedung)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
2953	VI · 2.2.1.1.10 · 251	1 Kg Penulangan Wiremesh M12 untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement secara Manual (Untuk Bangunan Gedung)	6 → 6	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2954	VI · 2.2.1.1.11 · 251	1 Kg Penulangan Wiremesh M12 untuk Slab atau Dinding atau Ferrocement secara Semi Mekanis (Untuk Bangunan Gedung)	7 → 7	Dikoreksi terhadap baris sumber Tukang besi/besi
2955	VI · 2.2.1.2.2 · 252	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm (untuk Bangunan Gedung)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PVC Waterstop lebar
2956	VI · 2.2.1.2.3 · 252	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm (untuk Bangunan Gedung)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PVC Waterstop lebar
2957	VI · 2.2.1.2.4 · 253	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm (untuk Bangunan Gedung)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PVC Water stop 230-
2958	VI · 2.2.1.3.1 · 253	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Fondasi Telapak (3 Kali Pakai)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2959	VI · 2.2.1.3.2 · 254	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof (3 Kali Pakai)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2960	VI · 2.2.1.3.3 · 254	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom (3 Kali Pakai)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Dolken kayu 8-10 cm
2961	VI · 2.2.1.3.4 · 254	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok (3 Kali Pakai)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Dolken kayu dia. 8-
2962	VI · 2.2.1.3.5 · 255	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Dolken kayu 8-10 cm
2963	VI · 2.2.1.3.6 · 255	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Dolken kayu 8-10 cm
2964	VI · 2.2.1.3.7 · 256	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga (3 Kali Pakai)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Dolken kayu dia. 8-
2965	VI · 2.2.1.3.8 · 256	Pemasangan Bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton (3 Kali Pakai)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Dolken kayu 8-10 cm
2966	VI · 2.2.1.3.9 · 256	Bongkar 1 m2 Bekisting secara Biasa pada Bangunan Gedung (Termasuk Membersihkan dan Membereskan Puing-Puing)	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2967	VI · 2.2.1.3.10 · 257	Bongkar 1 m2 Bekisting secara Hati - Hati pada Bangunan Gedung (untuk Beton Expose dan/atau Pemanfaatan Kembali Bekisting)	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2968	VI · 2.2.1.4.1 · 263	1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm,	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2969	VI · 2.2.1.4.2 · 264	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm,	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2970	VI · 2.2.1.4.3 · 264	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm,	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2971	VI · 2.2.1.4.4 · 265	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm,	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2972	VI · 2.2.1.4.5 · 265	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm,	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2973	VI · 2.2.1.4.6 · 266	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm,	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2974	VI · 2.2.1.5.1 · 267	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2975	VI · 2.2.1.5.2 · 267	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2976	VI · 2.2.1.5.3 · 268	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2977	VI · 2.2.1.5.4 · 268	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2978	VI · 2.2.1.5.5 · 269	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2979	VI · 2.2.1.5.6 · 269	1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2980	VI · 2.2.1.5.7 · 270	1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2981	VI · 2.2.1.5.8 · 270	1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2982	VI · 2.2.1.5.9 · 271	1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2983	VI · 2.2.1.5.10 · 271	1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2984	VI · 2.2.1.5.11 · 272	1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif secara semi mekanis	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton mixer
2985	VI · 2.2.1.6.1 · 273	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 10 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2986	VI · 2.2.1.6.2 · 273	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 15 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2987	VI · 2.2.1.6.3 · 273	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 17 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2988	VI · 2.2.1.6.4 · 274	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 20 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2989	VI · 2.2.1.6.5 · 274	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 21 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2990	VI · 2.2.1.6.6 · 274	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 25 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2991	VI · 2.2.1.6.7 · 275	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 28 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2992	VI · 2.2.1.6.8 · 275	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 30 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2993	VI · 2.2.1.6.9 · 275	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 31 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2994	VI · 2.2.1.6.10 · 276	Pengecoran 1 m3 Beton Menggunakan Ready Mixed F'c 35 MPa	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton Ready Mixed f'c
2995	VI · 2.2.1.7.1 · 276	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2996	VI · 2.2.1.7.2 · 277	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
2997	VI · 2.2.1.7.3 · 277	Pengecoran pakai pompa beton ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T = 5 m' (untuk Bangunan Gedung)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa beton φ 1,5"; 5
2998	VI · 2.2.1.7.4 · 277	Pengecoran pakai Pompa beton ø2,5", 20 KW, 20 bar, T = 18m' (untuk Bangunan Gedung)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa beton ∅2,5",

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
2999	VI · 2.2.1.7.5 · 278	Pengecoran pakai Pompa beton ∅ 2,5”, 75 KW; 120 bar, T = 50 m’/H=80 m’ (untuk Bangunan Gedung)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa beton ∅ 2,5",
3000	VI · 2.2.1.7.6 · 278	Pengecoran pakai Pompa beton ∅ 3”,140 KW; 180 bar, T=75 m’/H=150 m’ (untuk Bangunan Gedung)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pompa beton ∅3",
3001	VI · 2.2.1.8.1 · 279	Pemadatan 1 m3 beton dengan baja tulangan pada bangunan gedung	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3002	VI · 2.2.1.8.2 · 279	Pemadatan 1 m3 beton dengan vibrator pada bangunan gedung	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3003	VI · 2.2.1.9.1 · 280	Menggenangi 1 m² permukaan beton dengan air selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3004	VI · 2.2.1.9.2 · 281	Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3005	VI · 2.2.1.9.3 · 281	Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3006	VI · 2.2.1.10.1 · 282	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
3007	VI · 2.2.1.10.2 · 282	Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
3008	VI · 2.2.1.11.1 · 283	1 m3 Pekerjaan Grouting secara manual pada bangunan	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Semen grout Non-
3009	VI · 2.2.1.11.2 · 283	1 kg Pekerjaan Grouting secara injeksi pada bangunan gedung	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Grout
3010	VI · 2.2.2.1.1 · 284	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3011	VI · 2.2.2.1.2 · 285	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,5 MPa) setara 1 SP : 2 PP, cara manual	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3012	VI · 2.2.2.1.3 · 285	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,5 MPa) setara 1 SP : 2 PP, cara semi mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer
3013	VI · 2.2.2.1.4 · 285	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, cara manual	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3014	VI · 2.2.2.1.5 · 286	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa) setara 1 SP : 3 PP, cara semi mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer
3015	VI · 2.2.2.1.6 · 286	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara manual	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3016	VI · 2.2.2.1.7 · 287	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara semi mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer
3017	VI · 2.2.2.1.8 · 287	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara manual	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3018	VI · 2.2.2.1.9 · 288	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa) setara 1 SP : 5 PP, cara semi mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer
3019	VI · 2.2.2.1.10 · 288	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3020	VI · 2.2.2.1.11 · 289	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Molen/Beton Mixer
3021	VI · 2.2.2.2.1 · 289	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume s.d 200 m3 secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3022	VI · 2.2.2.2.2 · 290	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3023	VI · 2.2.2.2.3 · 290	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah untuk Volume >200 m3 secara semi-mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen kapasitas 0,35
3024	VI · 2.2.2.2.4 · 291	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3025	VI · 2.2.2.2.5 · 291	1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah untuk Volume > 200 m3 secara semi-mekanis	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Molen kapasitas 0,35
3026	VI · 2.2.2.2.6 · 292	1 m3 Fondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3027	VI · 2.2.2.3.1 · 292	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 20 cm pada Tanah Lunak (Manual)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3028	VI · 2.2.2.3.2 · 293	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 20 cm pada Tanah Sedang (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3029	VI · 2.2.2.3.3 · 293	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 20 cm pada Tanah Keras, Sangat Padat, dan Batuan Lunak (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3030	VI · 2.2.2.3.4 · 293	Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile φ 20 cm Pada Tanah Berbatu (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3031	VI · 2.2.2.3.5 · 294	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 30 cm pada Tanah Lunak (Manual)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3032	VI · 2.2.2.3.6 · 294	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 30 cm pada Tanah Sedang (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3033	VI · 2.2.2.3.7 · 294	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 30 cm pada Tanah Keras, Sangat Padat, dan Batuan Lunak (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3034	VI · 2.2.2.3.8 · 295	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 30 cm pada Tanah Berbatu (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3035	VI · 2.2.2.3.9 · 295	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 40 cm pada Tanah Lunak (Manual)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3036	VI · 2.2.2.3.10 · 295	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 40 cm pada Tanah Sedang (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3037	VI · 2.2.2.3.11 · 296	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 40 cm pada Tanah Keras, Sangat Padat, dan Batuan Lunak (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3038	VI · 2.2.2.3.12 · 296	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 40 cm pada Tanah Berbatu (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3039	VI · 2.2.2.3.13 · 296	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 50 cm pada Tanah Lunak (Manual)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3040	VI · 2.2.2.3.14 · 297	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 50 cm pada Tanah Sedang (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3041	VI · 2.2.2.3.15 · 297	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 50 cm pada Tanah Keras, Sangat Padat, dan Batuan Lunak (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3042	VI · 2.2.2.3.16 · 297	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 50 cm pada Tanah Berbatu (Manual)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stang bor, batang bor
3043	VI · 2.2.2.3.17 · 298	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 60 cm (Mekanis) untuk Bangunan Gedung	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored Pile Machine

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3044	VI · 2.2.2.3.18 · 298	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 80 cm (Mekanis) untuk Bangunan Gedung	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored Pile Machine
3045	VI · 2.2.2.3.19 · 298	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 100 cm (Mekanis) untuk Bangunan Gedung	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored Pile Machine
3046	VI · 2.2.2.3.20 · 299	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 120 cm (Mekanis) untuk Bangunan Gedung	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bored Pile Machine
3047	VI · 2.2.2.4.1 · 299	Per-m' Penetrasi Tiang Beton Δ 28 cm Secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3048	VI · 2.2.2.4.2 · 300	Per-m' Penetrasi Tiang Beton Δ 32 cm Secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3049	VI · 2.2.2.4.3 · 300	Per-m' Penetrasi Tiang Beton Persegi 20 cm x 20 cm Secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3050	VI · 2.2.2.4.4 · 301	Per-m' Penetrasi Tiang Beton Persegi 25 cm x 25 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3051	VI · 2.2.2.4.5 · 301	Per-m' Penetrasi Tiang Beton Persegi 30 cm x 30 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3052	VI · 2.2.2.4.6 · 302	Per-m' Penetrasi Tiang Beton Persegi 35 cm x 35 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3053	VI · 2.2.2.4.7 · 302	Per-m' Penetrasi Tiang Beton Persegi 40 cm x 40 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3054	VI · 2.2.2.4.8 · 303	Per-m' Penetrasi Tiang Beton Persegi 45 cm x 45 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3055	VI · 2.2.2.4.9 · 303	Per-m' Penetrasi Tiang Beton Persegi 50 cm x 50 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3056	VI · 2.2.2.4.10 · 304	Per-m' Penetrasi Spun Pile Diameter 30 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3057	VI · 2.2.2.4.11 · 304	Per-m' Penetrasi Spun Pile Diameter 35 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3058	VI · 2.2.2.4.12 · 305	Per-m' Penetrasi Spun Pile Diameter 40 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3059	VI · 2.2.2.4.13 · 305	Per-m' Penetrasi Spun Pile Diameter 45 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3060	VI · 2.2.2.4.14 · 306	Per-m' Penetrasi Spun Pile Diameter 50 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3061	VI · 2.2.2.4.15 · 306	Per-m' Penetrasi Spun Pile Diameter 60 cm secara Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat penyambung
3062	VI · 2.2.2.4.16 · 306	Per-m' Pengelasan Tiang Beton Tebal 5 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Batu/
3063	VI · 2.2.2.4.17 · 307	Per-m' Pengelasan Tiang Beton Tebal 6 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Batu/
3064	VI · 2.2.2.4.18 · 307	Per-m' Pengelasan Tiang Beton Tebal 8 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Batu/
3065	VI · 2.2.2.4.19 · 307	Per-m' Pengelasan Tiang Beton Tebal 10 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Batu/
3066	VI · 2.2.2.5.1 · 308	Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjg - 4 m'; berat 100 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10
3067	VI · 2.2.2.5.2 · 308	Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjg - 4 m'; berat 150 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 10
3068	VI · 2.2.2.5.3 · 309	Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjg - 4 m'; berat 275 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 20
3069	VI · 2.2.2.5.4 · 309	Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjg - 4 m'; berat 400 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 20
3070	VI · 2.2.2.5.5 · 310	Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-400; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m'	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 20
3071	VI · 2.2.2.5.6 · 310	Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m' (Untuk Bangunan Gedung)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Crawler Crane 20
3072	VI · 2.3.1.1 · 311	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
3073	VI · 2.3.1.2 · 311	1 kg Pemasangan Angkur	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3074	VI · 2.3.1.3 · 312	1 kg Pemasangan Mur dan Baut	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
3075	VI · 2.3.1.4 · 312	1 kg Pekerjaan Baja Pelat secara Semi Mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
3076	VI · 2.3.1.5 · 313	1 kg Pekerjaan Baja Profil Siku dengan Pengelasan Secara Semi	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
3077	VI · 2.3.1.6 · 313	1 kg Pekerjaan Baja Profil Siku tanpa Pengelasan Secara Manual	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
3078	VI · 2.3.1.7 · 313	1 kg Pemasangan U-Bolt dan Nut	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
3079	VI · 2.4.1.1 · 314	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Besi hollow (50 x 50 x
3080	VI · 2.4.1.2 · 315	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Dinabolt Ø 12 mm
3081	VI · 2.4.1.3 · 315	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Dinabolt Ø 12 mm
3082	VI · 2.4.1.4 · 316	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3083	VI · 2.4.2.1 · 317	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Pelat Beton Pracetak	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3084	VI · 2.4.2.2 · 317	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Balok Beton Pracetak	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3085	VI · 2.4.2.3 · 317	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Kolom Beton Pracetak	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3086	VI · 2.4.3.1 · 318	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tenaga Terampil
3087	VI · 2.4.3.2 · 318	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tenaga Terampil
3088	VI · 2.4.3.3 · 319	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tenaga Terampil

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3089	VI · 2.4.4.1 · 319	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak (± 20 m)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Sewa crane unit hari 0,019
3090	VI · 2.4.4.2 · 319	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Sewa crane unit hari 0,019
3091	VI · 2.4.4.3 · 320	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Sewa crane unit hari 0,019
3092	VI · 2.4.5.1 · 320	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sewa crane unit hari 0,067
3093	VI · 2.4.5.2 · 321	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sewa crane unit hari 0,061
3094	VI · 2.4.5.3 · 321	Ereksi 1 buah komponen untuk pelat pracetak	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sewa crane unit hari 0,067
3095	VI · 2.4.5.4 · 321	Ereksi 1 buah komponen untuk balok pracetak	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sewa crane unit hari 0,061
3096	VI · 2.4.5.5 · 322	Ereksi 1 buah komponen untuk kolom pracetak	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Sewa crane unit hari 0,083
3097	VI · 2.4.5.6 · 322	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3098	VI · 2.4.5.7 · 322	Upah 1 titik Joint dengan Sling	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi
3099	VI · 2.4.6.1 · 323	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8 cm beton fc' = 14,5 MPa, Slump (120± 20) mm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber KR (maksimum 30
3100	VI · 2.4.6.2 · 323	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton fc' = 14,5 MPa, Slump (120± 20) mm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber KR (maksimum 30
3101	VI · 2.4.6.3 · 324	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton fc' = 14,5 MPa, Slump (120± 20) mm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber KR (maksimum 30
3102	VI · 2.4.6.4 · 324	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton fc' = 14,5 MPa, Slump (120± 20) mm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber KR (maksimum 30
3103	VI · 2.5.1 · 325	Pemasangan 1 kg kabel prategang (prestressed) polos/strands	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang besi/besi

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3104	VI · 2.6.2.1 · 326	Pemancangan per m' Tiang Pancang Kayu atau Dolken ø 6-8 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Alat sambung dolken
3105	VI · 2.6.2.2 · 326	Pemancangan per m' Tiang Kayu Gelondongan ø 18 - 20 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Alat sambung kayu
3106	VI · 2.6.2.3 · 327	1 m2 Turap bambu dari geribig bambu secara manual, JAT < 0,5m	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Bambu Panjang 4,5
3107	VI · 2.7.1 · 327	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ø 1”	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Geotekstil Woven 400
3108	VI · 2.7.2 · 328	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ø 2”	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Geotekstil Woven 400
3109	VI · 2.7.3 · 328	Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk Tebal 10 cm	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3110	VI · 2.7.4 · 328	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3111	VI · 2.7.5 · 329	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm;	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang penganyam
3112	VI · 2.7.6 · 329	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm;	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang penganyam
3113	VI · 2.7.7 · 330	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm;	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang penganyam
3114	VI · 2.7.8 · 330	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm;	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang penganyam
3115	VI · 2.7.9 · 331	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm;	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang penganyam
3116	VI · 2.7.10 · 331	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm;	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang penganyam
3117	VI · 2.7.11 · 332	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm;	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang penganyam
3118	VI · 2.7.12 · 332	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm;	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang penganyam

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3119	VI · 2.7.13 · 333	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d.	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3120	VI · 2.7.14 · 333	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d.	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3121	VI · 2.7.15 · 333	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d.	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3122	VI · 2.7.16 · 334	1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d.	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3123	VI · 3.1.1.1 · 335	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Kecil	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3124	VI · 3.1.1.2 · 336	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Genteng Kodok
3125	VI · 3.1.1.3 · 336	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Genteng Palentong
3126	VI · 3.1.1.4 · 337	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Beton	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3127	VI · 3.1.1.5 · 337	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Palentong Kecil	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Nok Genteng
3128	VI · 3.1.1.6 · 338	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Nok Genteng Kodok
3129	VI · 3.1.1.7 · 338	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Palentong Besar	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Nok Genteng
3130	VI · 3.1.1.8 · 339	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Beton	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3131	VI · 3.1.2.1 · 339	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3132	VI · 3.1.2.2 · 340	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3133	VI · 3.1.2.3 · 340	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3134	VI · 3.1.2.4 · 341	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3135	VI · 3.1.2.5 · 341	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3136	VI · 3.1.2.6 · 342	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3137	VI · 3.1.2.7 · 342	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3138	VI · 3.1.2.8 · 343	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3139	VI · 3.1.2.9 · 343	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3140	VI · 3.1.2.10 · 344	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3141	VI · 3.1.2.11 · 344	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3142	VI · 3.1.2.12 · 345	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3143	VI · 3.1.2.13 · 345	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3144	VI · 3.1.2.14 · 346	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Serat Semen
3145	VI · 3.1.2.15 · 346	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Gelombang 92 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bubung Setel
3146	VI · 3.1.2.16 · 347	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Gelombang 105 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bubung Setel
3147	VI · 3.1.2.17 · 347	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Gelombang 108 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bubung Setel
3148	VI · 3.1.2.18 · 348	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Paten (Permanen) 92 cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3149	VI · 3.1.2.19 · 348	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Paten (Permanen) 105 cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3150	VI · 3.1.2.20 · 349	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Paten (Permanen) 108 cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3151	VI · 3.1.2.21 · 349	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Rata 92 cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3152	VI · 3.1.2.22 · 350	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Rata 105 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Nok Setel Rata 105
3153	VI · 3.1.2.23 · 350	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Rata 108 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Nok Setel Rata 108
3154	VI · 3.1.3.1 · 351	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Seng
3155	VI · 3.1.3.2 · 351	Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium Gelombang 95cm x 180cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Aluminium
3156	VI · 3.1.3.3 · 352	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3157	VI · 3.1.3.4 · 352	Pemasangan 1 m2 Atap Fibreglass 90cm x 180cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Fibreglass
3158	VI · 3.1.3.5 · 353	Pemasangan 1 m2 Atap uPVC	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3159	VI · 3.1.3.6 · 353	Pemasangan 1 m2 Atap Aspal/Bitumen	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Genteng Aspal
3160	VI · 3.1.3.7 · 354	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3161	VI · 3.1.3.8 · 354	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Menerus Tebal 0.4 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Atap Metal Menerus
3162	VI · 3.1.3.9.1 · 355	Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 8 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaca Tempered tebal
3163	VI · 3.1.3.9.2 · 355	Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 10 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaca Tempered tebal

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3164	VI · 3.1.3.9.3 · 356	Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 12 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaca Tempered tebal
3165	VI · 3.1.3.10 · 356	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Atap Seng Gelombang	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Seng Pelat uk 90 cm x
3166	VI · 3.1.3.11 · 357	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Atap Aluminium Gelombang	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3167	VI · 3.1.3.12 · 357	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Atap Sirap Kayu	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Seng Pelat uk 90 cm x
3168	VI · 3.1.3.13 · 358	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Aspal/Bitumen	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3169	VI · 3.1.3.14 · 358	Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Metal	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Nok Genteng Metal
3170	VI · 3.2.1 · 359	Pemasangan 1 m2 Lembaran Insulasi Atap	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Aluminium Foil
3171	VI · 3.2.2 · 359	Pemasangan 1 m2 Modul Insulasi Tebal 8 cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3172	VI · 3.2.3 · 360	Pemasangan 1 m2 Foam Insulasi Atap	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Material Insulasi
3173	VI · 3.3.1 · 360	Pemasangan 1 m’ Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Talang datar/jurai
3174	VI · 3.3.2 · 361	Pemasangan 1 m’ Talang ½ Lingkaran D-15 cm, Seng Pelat BJLS 30	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Talang seng 1/2
3175	VI · 3.3.3 · 361	Pemasangan 1 m’ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Papan Kayu Kelas I
3176	VI · 3.3.4 · 362	Pemasangan 1 m’ Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Papan Kayu Kelas I
3177	VI · 3.3.5 · 362	Pemasangan 1 m’ Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Lisplank GRC/Serat
3178	VI · 3.3.6 · 363	Pemasangan 1 m’ Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Lisplank GRC/Serat

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3179	VI · 3.4.1 · 363	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Membran Bakar	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3180	VI · 3.4.2 · 364	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Cristalin	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Waterproofing
3181	VI · 3.4.3 · 364	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Waterproofing Semen
3182	VI · 3.4.4 · 365	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Acrylic Base	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Waterproofing Acrylic
3183	VI · 3.5.1.1 · 365	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 30 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Akustik 30 x
3184	VI · 3.5.1.2 · 366	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 60 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Akustik 30 x
3185	VI · 3.5.1.3 · 366	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Akustik 60 x
3186	VI · 3.5.1.4 · 367	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 cm dengan Rangka Aluminium	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3187	VI · 3.5.2.1 · 367	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Papan Gypsum
3188	VI · 3.5.2.2.1 · 368	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 4 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Serat
3189	VI · 3.5.2.2.2 · 368	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 5 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Serat
3190	VI · 3.5.2.2.3 · 369	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 6 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Serat
3191	VI · 3.5.2.3.1 · 369	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Kayu Lapis
3192	VI · 3.5.2.3.2 · 370	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 4 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Kayu Lapis
3193	VI · 3.5.2.3.3 · 370	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 6 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Kayu Lapis

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3194	VI · 3.5.2.4 · 371	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Lambrisering Kayu, Tebal 9	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plafon Kayu Papan
3195	VI · 3.5.2.5 · 371	Pemasangan 1 m’ List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3196	VI · 3.5.2.6 · 372	Pemasangan 1 m’ List Langit-langit (Plafon) Gypsum	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3197	VI · 3.5.2.7 · 372	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Aluminium Spandrel	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Aluminium Spandrel
3198	VI · 3.5.3.1 · 373	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3199	VI · 3.5.3.2 · 373	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-Langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaso 5/7 kayu
3200	VI · 3.5.3.3 · 374	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaso 5/7 kayu
3201	VI · 3.6.1.1 · 374	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3202	VI · 3.6.1.2 · 375	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc’ 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3203	VI · 3.6.1.3 · 375	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N,fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3204	VI · 3.6.1.4 · 376	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, fc’ 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3205	VI · 3.6.1.5 · 376	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP:6PP	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3206	VI · 3.6.1.6 · 377	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3207	VI · 3.6.1.7 · 377	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S, fc’ 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3208	VI · 3.6.1.8 · 378	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3209	VI · 3.6.1.9 · 378	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3210	VI · 3.6.1.10 · 379	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 1SP	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3211	VI · 3.6.2.1 · 379	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Besi Angkur
3212	VI · 3.6.2.2 · 380	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 Campuran 1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Besi Angkur
3213	VI · 3.6.2.3 · 380	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Besi Angkur
3214	VI · 3.6.2.4 · 381	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Besi Angkur
3215	VI · 3.6.2.5 · 381	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Besi Angkur
3216	VI · 3.6.2.6 · 382	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Besi Angkur
3217	VI · 3.6.3.1 · 382	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bata Rooster uk. 12 x
3218	VI · 3.6.3.2 · 383	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bata Rooster uk. 12 x
3219	VI · 3.6.3.3 · 383	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bata Berongga uk. 12
3220	VI · 3.6.3.4 · 384	Pemasangan 1 m2 Glass Block 20x20 cm, 1 PC : 3 PP	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Glass Block 20 x 20
3221	VI · 3.6.3.5 · 384	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Rooster) 20x20 cm, Setara Campuran 1 SP : 3 PP	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3222	VI · 3.6.4.1 · 385	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bata Ringan Tebal
3223	VI · 3.6.4.2 · 385	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bata Ringan Tebal 10

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3224	VI · 3.6.4.3 · 386	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 20 cm dengan Mortar Siap Pakai	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bata Ringan Tebal 20
3225	VI · 3.6.5.1 · 386	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Besi Angkur
3226	VI · 3.6.5.2 · 387	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Besi Angkur
3227	VI · 3.6.6.1 · 387	Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi (Doubel), Gypsumboard t= 12mm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Gypsum Board t = 12
3228	VI · 3.6.6.2 · 388	Pemasangan 1 m2 Insulasi Dinding Rockwool Density 80 gr/m3	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3229	VI · 3.7.1 · 388	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3230	VI · 3.7.2 · 389	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3231	VI · 3.7.3 · 389	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3232	VI · 3.7.4 · 390	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3233	VI · 3.7.5 · 390	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3234	VI · 3.7.6 · 391	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3235	VI · 3.7.7 · 391	Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal 10 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Mortar Siap Pakai
3236	VI · 3.7.8 · 392	Pemasangan 1 m2 Acian	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3237	VI · 3.7.9 · 392	Pemasangan 1 m2 Berapen 1SP : 4PP Tebal 15 mm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3238	VI · 3.7.10 · 393	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3239	VI · 3.7.11 · 393	Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Granit 1SP : 2 granit, Tebal	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3240	VI · 3.7.12 · 394	Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Traso 1SP : 2 Traso, Tebal	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3241	VI · 3.7.13 · 394	Pemasangan 1 m2 Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3242	VI · 3.7.14 · 395	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3243	VI · 3.7.15 · 395	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Conblock	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3244	VI · 3.7.16 · 396	Pekerjaan 1 m2 Beton Expose	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3245	VI · 3.8.1 · 396	Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Soda Api (Caustic
3246	VI · 3.8.2 · 397	Pencucian 1 m2 Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3247	VI · 3.8.3 · 397	Pengerokan 1 m2 Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Cairan perontok
3248	VI · 3.8.4 · 398	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3249	VI · 3.8.5 · 398	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	11 → 11	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3250	VI · 3.8.6 · 399	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak Oil	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3251	VI · 3.8.7 · 399	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Pelitur	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3252	VI · 3.8.8 · 399	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3253	VI · 3.8.9 · 400	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3254	VI · 3.8.10.1 · 400	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3255	VI · 3.8.10.2 · 401	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3256	VI · 3.8.11.1 · 401	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3257	VI · 3.8.11.2 · 402	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3258	VI · 3.8.12 · 402	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 3 Alang-alang ikat 0,250
3259	VI · 3.8.13 · 403	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 3 Alang-alang ikat 0,250
3260	VI · 3.8.14 · 403	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Cat Dasar Baja
3261	VI · 3.8.15 · 404	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 3	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Cat Dasar Baja
3262	VI · 3.8.16 · 404	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Menie Besi (Zinc
3263	VI · 3.8.17 · 405	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Menie Besi (Zinc
3264	VI · 3.8.18 · 405	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis	9 → 9	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3265	VI · 3.8.19 · 406	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 1	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Cat Penutup Baja
3266	VI · 3.8.20.1 · 406	Pengecatan 1 m2 Plafond Interior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3267	VI · 3.8.20.2 · 407	Pengecatan 1 m2 Plafond Eksterior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3268	VI · 3.8.21 · 407	Pengecatan 1 m2 Cat Epoxy Tebal 2 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3269	VI · 3.8.22 · 408	Pelituran 1 m2 dengan Pelitur Melamic	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3270	VI · 3.9.1.1 · 409	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-Abu Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin PC Abu-Abu uk.
3271	VI · 3.9.1.2 · 409	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin PC Abu-Abu uk.
3272	VI · 3.9.1.3 · 410	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin PC Abu-Abu uk.
3273	VI · 3.9.1.4 · 410	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin PC Abu-Abu uk.
3274	VI · 3.9.1.5 · 411	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin PC Abu-
3275	VI · 3.9.1.6 · 411	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin PC Abu-
3276	VI · 3.9.1.7 · 412	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin PC Abu-
3277	VI · 3.9.1.8 · 412	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin PC Abu-
3278	VI · 3.9.2.1 · 413	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Warna uk. 20
3279	VI · 3.9.2.2 · 414	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP:2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Warna uk. 30
3280	VI · 3.9.2.3 · 414	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Warna uk. 40
3281	VI · 3.9.2.4 · 415	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP:2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Warna uk. 60 x
3282	VI · 3.9.2.5 · 415	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin Warna uk.
3283	VI · 3.9.2.6 · 416	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin Warna uk.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3284	VI · 3.9.2.7 · 416	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin Warna uk.
3285	VI · 3.9.2.8 · 417	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin Warna uk.
3286	VI · 3.9.3.1 · 418	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP:2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Teraso uk. 30 x
3287	VI · 3.9.3.2 · 418	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP:2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Teraso uk. 40 x
3288	VI · 3.9.3.3 · 419	Pemasangan 1 m2 Lantai Teraso Cor di Tempat, Tebal 3cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3289	VI · 3.9.3.4 · 419	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teraso Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin Teraso uk.
3290	VI · 3.9.3.5 · 420	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teraso Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin Teraso uk.
3291	VI · 3.9.4.1 · 420	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogeneous Tile
3292	VI · 3.9.4.2 · 421	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogeneous Tile
3293	VI · 3.9.4.3 · 421	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogeneous Tile
3294	VI · 3.9.4.4 · 422	Pemasangan 1 m’ Plint Homogenous Tile Polish Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Homogeneous
3295	VI · 3.9.4.5 · 422	Pemasangan 1 m’ Plint Homogenous Tile Polish Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Homogeneous
3296	VI · 3.9.4.6 · 423	Pemasangan 1 m’ Plint Homogenous Tile Polish Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Homogeneous
3297	VI · 3.9.4.7 · 423	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish Ukuran 30 x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogenous Tile
3298	VI · 3.9.4.8 · 424	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogenous Tile

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3299	VI · 3.9.4.9 · 424	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Unpolish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogenous Tile
3300	VI · 3.9.4.10 · 425	Pemasangan 1 m’ Plint Homogenous Tile Unpolish Ukuran 10 s.d.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Homogenous Tile
3301	VI · 3.9.4.11 · 425	Pemasangan 1 m’ Plint Homogenous Tile Unpolish Ukuran 10 s.d.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Homogenous Tile
3302	VI · 3.9.4.12 · 426	Pemasangan 1 m’ Plint Homogenous Tile Unpolish Ukuran 10 s.d.	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Homogenous Tile
3303	VI · 3.9.5.1 · 426	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Granit uk. 30
3304	VI · 3.9.5.2 · 427	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Granit uk. 40
3305	VI · 3.9.5.3 · 427	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Granit uk. 60
3306	VI · 3.9.5.4 · 428	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin Granit uk.
3307	VI · 3.9.5.5 · 428	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin Granit uk.
3308	VI · 3.9.5.6 · 429	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Ubin Granit uk.
3309	VI · 3.9.6.1 · 429	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Teralux Marmer
3310	VI · 3.9.6.2 · 430	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Teralux Marmer
3311	VI · 3.9.6.3 · 430	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Ubin Teralux Marmer
3312	VI · 3.9.6.4 · 431	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Teralux Kerang
3313	VI · 3.9.6.5 · 431	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Teralux Kerang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3314	VI · 3.9.6.6 · 432	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Teralux Kerang
3315	VI · 3.9.6.7 · 432	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Teralux Marmer
3316	VI · 3.9.6.8 · 433	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Teralux Marmer
3317	VI · 3.9.6.9 · 433	Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Teralux Marmer
3318	VI · 3.9.7.1 · 434	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 8 cm x 8 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai
3319	VI · 3.9.7.2 · 434	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 10 cm x 10 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai
3320	VI · 3.9.7.3 · 435	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai
3321	VI · 3.9.7.4 · 435	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai
3322	VI · 3.9.7.5 · 436	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai
3323	VI · 3.9.7.6 · 436	Pemasangan 1 m’ Plint Internal Cove Artistik 5 cm x 5 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Internal Cove
3324	VI · 3.9.8.1 · 437	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Polished	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3325	VI · 3.9.8.2 · 437	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 25 cm x 25 cm (1SP:2PP), Polished	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3326	VI · 3.9.8.3 · 438	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 25 cm x 40 cm (1SP:2PP), Polished	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3327	VI · 3.9.8.4 · 438	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP), Polished	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3328	VI · 3.9.8.5 · 439	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 60 cm (1SP:2PP), Polished	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 30 x 60 cm, Polished

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3329	VI · 3.9.8.6 · 439	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP), Polished	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3330	VI · 3.9.8.7 · 440	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm untuk Variasi/border (1SP : 2PP), Polished	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai
3331	VI · 3.9.8.8 · 440	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm untuk Variasi/border (1SP : 2PP), Polished	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai
3332	VI · 3.9.8.9 · 441	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP), Unpolished	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3333	VI · 3.9.8.10 · 441	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 25 cm x 25 cm (1SP :	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3334	VI · 3.9.8.11 · 442	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 25 cm x 40 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3335	VI · 3.9.8.12 · 442	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP :	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3336	VI · 3.9.8.13 · 443	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 60 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 30 x 60 cm,
3337	VI · 3.9.8.14 · 443	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP :	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai uk.
3338	VI · 3.9.8.15 · 444	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm untuk	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai
3339	VI · 3.9.8.16 · 444	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm untuk	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Lantai
3340	VI · 3.9.8.17 · 445	Pemasangan 1 m’ Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Keramik uk. 10
3341	VI · 3.9.8.18 · 445	Pemasangan 1 m’ Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Keramik uk. 10
3342	VI · 3.9.8.19 · 446	Pemasangan 1 m’ Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Keramik uk. 10
3343	VI · 3.9.8.20 · 446	Pemasangan 1 m’ Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Keramik uk. 10

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3344	VI · 3.9.8.21 · 447	Pemasangan 1 m’ Step nosing Keramik 10 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Step nosing keramik
3345	VI · 3.9.9.1 · 447	Pemasangan 1 m2 Lantai Marmer Ukuran 100 cm x 100 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Marmer uk. 100 x
3346	VI · 3.9.9.2 · 448	Pemasangan 1 m2 Lantai Karpet	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3347	VI · 3.9.9.3 · 448	Pemasangan 1 m2 Underlayer (Pelapis Bawah Karpet)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3348	VI · 3.9.9.4 · 449	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3349	VI · 3.9.9.5 · 449	Pemasangan 1 m2 Lantai Engineering Wood	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3350	VI · 3.9.9.6 · 450	Pemasangan 1 m’ Plint Kayu Tebal 2 cm Lebar 10 cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3351	VI · 3.9.9.7 · 450	Pemasangan 1 m2 Lantai Vynil Ukuran 30cm x 30cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3352	VI · 3.9.9.8 · 451	Pemasangan 1 m’ Plint Vynil 15cm x 30cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Plint Vynil uk. 15 x 30
3353	VI · 3.9.9.9 · 451	Pemasangan 1 m2 Floor Hardener	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3354	VI · 3.9.9.10 · 452	Pemasangan 1 m2 Lantai uPVC Decking	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3355	VI · 3.9.9.11 · 452	Pemolesan 1 m2 Lantai Ubin Teraso, Granit, Marmer	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Mesin Poles unit/hari 0,1
3356	VI · 3.9.9.12 · 453	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tactile Ukuran 30 x 30 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Tactile uk.
3357	VI · 3.9.9.13 · 453	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tactile Ukuran 40 x 40 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Tactile uk.
3358	VI · 3.10.1.1 · 454	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Artistik 10 cm x 20 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Dinding

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3359	VI · 3.10.1.2 · 454	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Artistik 5 cm x 20 cm (1SP :	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Dinding
3360	VI · 3.10.1.3 · 455	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Dinding uk.
3361	VI · 3.10.1.4 · 455	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Keramik Dinding uk.
3362	VI · 3.10.2.1 · 456	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 30 cm x 30	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogeneous Tile
3363	VI · 3.10.2.2 · 456	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 40 cm x 40	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogeneous Tile
3364	VI · 3.10.2.3 · 457	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Polish 60 cm x 60	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogeneous Tile
3365	VI · 3.10.2.4 · 457	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogenous Tile Unpolish 30 cm x 30	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogenous Tile
3366	VI · 3.10.2.5 · 458	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogenous Tile Unpolish 40 cm x 40	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogenous Tile
3367	VI · 3.10.2.6 · 458	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogenous Tile Unpolish 60 cm x 60	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Homogenous Tile
3368	VI · 3.10.3.1 · 459	Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 11 cm x 11 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Dinding Porselen uk.
3369	VI · 3.10.3.2 · 459	Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Dinding Porselen uk.
3370	VI · 3.10.3.3 · 460	Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Dinding Porselen uk.
3371	VI · 3.10.4.1 · 460	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Pelapis 3 cm x 7 cm x 24 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bata Pelapis uk. 3 x 7
3372	VI · 3.10.4.2 · 461	Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Paras	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3373	VI · 3.10.4.3 · 461	Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3374	VI · 3.10.5.1 · 462	Pemasangan 1 m2 Wallpaper Lebar 50 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Wallpaper lebar 50
3375	VI · 3.10.5.2 · 462	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Balok Kayu, 6 x 12
3376	VI · 3.10.5.3 · 463	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Papan Kayu Kelas I	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3377	VI · 3.10.5.4 · 463	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Plywood (Kayu Lapis)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kayu Lapis uk. 120 x
3378	VI · 3.10.5.5 · 464	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Kelas III atau IV	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 2 Kaso-kaso 5cm x 7cm
3379	VI · 3.10.5.6 · 464	Pemasangan Kering 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Marmer ukuran 100
3380	VI · 3.10.5.7 · 465	Pemasangan Basah 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 1 Marmer ukuran 100
3381	VI · 3.10.6.1 · 465	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40 x 40 mm, Modul	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3382	VI · 3.10.6.2 · 466	Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah 60 x 120 cm Kayu	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Balok Kayu Kelas II
3383	VI · 3.10.6.3 · 466	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20x40 mm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3384	VI · 3.10.6.4 · 467	Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (Partisi) Rangka Baja	8 → 8	Dikoreksi terhadap baris sumber
3385	VI · 3.11.1.1 · 468	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Besi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3386	VI · 3.11.1.2 · 468	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Aluminium	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Rolling Door
3387	VI · 3.11.1.3 · 469	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) PVC	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pintu lipat lengkap
3388	VI · 3.11.1.4 · 469	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3389	VI · 3.11.1.5 · 470	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Tebal 6 mm Rangka Aluminium	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 2 Profil Kaca tebal 6
3390	VI · 3.11.1.6 · 470	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Tebal 6 mm Rangka Aluminium	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 2 Profil Kaca tebal 6
3391	VI · 3.11.1.7 · 471	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3392	VI · 3.11.1.8 · 471	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Sederhana, Kayu Kelas III	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3393	VI · 3.11.1.9 · 472	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Papan Kayu Kelas I
3394	VI · 3.11.1.10 · 472	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Papan Kayu Kelas I
3395	VI · 3.11.1.11 · 473	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Papan Kayu Kelas I
3396	VI · 3.11.1.12 · 473	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Plywood tebal 4 mm
3397	VI · 3.11.1.13 · 474	Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Papan Kayu Kelas I
3398	VI · 3.11.1.14 · 474	Pembuatan dan Pemasangan 1 buah Pintu Panel Kayu Lapis Timbal di Tengah (khusus RS/Laboratorium/R.Radiologi)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pintu Panel Kayu
3399	VI · 3.11.1.15 · 475	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3400	VI · 3.11.1.16 · 475	Pemasangan 1 buah Pintu Besi Tahan Api	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3401	VI · 3.11.1.17 · 476	Pemasangan 1 m2 Pintu Engineering Wood	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Block Board tebal 2 x
3402	VI · 3.11.1.18 · 476	Pemasangan 1 buah Pintu uPVC lebar 80 cm Lengkap dengan Aksesoris	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pintu uPVC lebar 80
3403	VI · 3.11.1.19 · 477	Pemasangan 1 buah Pintu uPVC lebar 70 cm Lengkap dengan Aksesoris	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Pintu uPVC lebar 70

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3404	VI · 3.11.2.1 · 477	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Tebal 5 mm Nako Aluminium	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Jendela Nako Rangka
3405	VI · 3.11.2.2 · 478	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Tebal 5 mm Nako dan Teralis Besi	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Jendela Nako Rangka
3406	VI · 3.11.2.3 · 478	Pemasangan 1 buah Jendela Kaca uPVC 2 daun ukuran 1,150 m x	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Jendela Kaca uPVC 2
3407	VI · 3.11.2.4 · 479	Pemasangan 1 buah Jendela Kaca uPVC 1 daun ukuran 0,79 x 1,30	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Jendela Kaca uPVC 1
3408	VI · 3.11.3.1 · 479	Pemasangan 1 m’ Kusen Aluminium	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Profil Aluminium 4
3409	VI · 3.11.3.2 · 480	Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Kusen Pintu dan Kusen Jendela,	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Balok Kayu 6/12
3410	VI · 3.11.3.3 · 480	Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Kusen Pintu dan Kusen Jendela,	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Balok Kayu 6/15
3411	VI · 3.11.3.4 · 481	Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Kusen Pintu dan Kusen Jendela,	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Balok Kayu 6/12
3412	VI · 3.11.3.5 · 481	Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Kusen Pintu dan Kusen Jendela,	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Balok Kayu 6/15
3413	VI · 3.11.3.6 · 482	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Papan Kayu Kelas I
3414	VI · 3.11.3.7 · 482	Pemasangan 1 buah Jalusi uPVC	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Jalusi uPVC lengkap
3415	VI · 3.11.3.8 · 483	Pemasangan 1 buah Kusen Bovenlight uPVC	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kusen Bovenlight
3416	VI · 3.11.4.1 · 483	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Antik	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3417	VI · 3.11.4.2 · 484	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3418	VI · 3.11.4.3 · 484	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kunci Tanam Kamar

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3419	VI · 3.11.4.4 · 484	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3420	VI · 3.11.4.5 · 485	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3421	VI · 3.11.4.6 · 485	Pemasangan 1 Buah Engsel Tanam (Floor Hinge)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Engsel Tanam (Floor
3422	VI · 3.11.4.7 · 485	Pemasangan 1 Buah Door Closer	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3423	VI · 3.11.4.8 · 486	Pemasangan 1 Buah Door Holder	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3424	VI · 3.11.4.9 · 486	Pemasangan 1 Buah Door Stop	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3425	VI · 3.11.4.10 · 486	Pemasangan 1 Unit Rel Pintu Dorong	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3426	VI · 3.11.4.11 · 487	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Venetions Blinds dan
3427	VI · 3.11.4.12 · 487	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Teralis Besi Strip
3428	VI · 3.11.4.13 · 488	Pasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Besi	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 3 Besi siku L.20x20
3429	VI · 3.11.4.13 · 488	Pasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Besi	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 3 List profil kayu kelas
3430	VI · 3.11.4.14 · 489	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3431	VI · 3.11.4.15 · 489	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Engsel Jendela
3432	VI · 3.11.4.16 · 490	Pemasangan 1 Buah Engsel Angin	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3433	VI · 3.11.4.17 · 490	Pemasangan 1 Buah Spring Knip (Kunci Slot) untuk Jendela	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3434	VI · 3.11.4.18 · 490	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3435	VI · 3.11.4.19 · 491	Pemasangan 1 Buah Kunci Lemari	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3436	VI · 3.11.4.20 · 491	Pemasangan 1 Buah Grendel	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3437	VI · 3.11.4.21 · 491	Pemasangan 1 Buah Grendel Tanam	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3438	VI · 3.11.4.22 · 492	Pemasangan 1 Buah Handle Jendela	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3439	VI · 3.12.1 · 492	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Alumunium	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Sunscreen
3440	VI · 3.12.2 · 493	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 2 Silicone Sealant 300
3441	VI · 3.12.3 · 493	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 2 Silicone Sealant 300
3442	VI · 3.12.4 · 494	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 6 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 2 Silicone Sealant 300
3443	VI · 3.12.5 · 494	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 2 Silicone Sealant 300
3444	VI · 3.12.6 · 495	Pemasangan 1 m2 Kaca Buram Tebal 12 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaca Buram Tebal 12
3445	VI · 3.12.7 · 495	Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin Tebal 5 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3446	VI · 3.12.8 · 496	Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin Tebal 8 mm	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3447	VI · 3.12.9 · 496	Pemasangan 1 m2 Kaca Wireglassed Tebal 5 m	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaca Wireglassed 5
3448	VI · 3.12.10 · 497	Pemasangan 1 m2 Kaca Patri Tebal 5 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 2 Silicone Sealant 300

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3449	VI · 3.12.11 · 497	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaca Laminated 8
3450	VI · 3.12.12 · 498	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaca Laminated 8
3451	VI · 3.12.13 · 498	Pemasangan 1 m2 Kaca Tempered Tebal 12 mm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaca Tempered 12
3452	VI · 3.12.14 · 499	Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kaca Laminated 12
3453	VI · 3.13.1 · 499	Pemasangan 1 m’ Shalimar Aluminium	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Profil Selimar
3454	VI · 3.13.2 · 500	Pemasangan 1 m2 Profil Jalusi Aluminium	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 2 Silicone Sealant 300
3455	VI · 3.13.3 · 500	Pengelasan 1 m’ dengan Las Listrik	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber beton
3456	VI · 3.13.4 · 501	Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Railing Besi Pengaman Tinggi 1.2	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3457	VI · 3.13.5 · 501	Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Railing Tangga/Ramp dan Hand	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3458	VI · 3.13.5 · 502	Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Railing Tangga/Ramp dan Hand	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tangga Servis tinggi 4
3459	VI · 3.14.1 · 502	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 4 Plywood tebal 4 mm
3460	VI · 3.14.2 · 503	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap Lapis Formika, Rangka Expose	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber 4 Plywood tebal 4 mm
3461	VI · 3.15.1 · 503	Pemasangan 1 buah Jendela Ornamen GRC	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Jendela Ornamen
3462	VI · 3.16.1.1 · 504	Pemasangan Logo PU Pelat Baja Finish Cat ukuran 80 cm x 80 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3463	VI · 3.16.1.2 · 504	Pemasangan Logo PU Pelat Baja Finish Cat ukuran 80 cm x 80 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beton

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3464	VI · 3.16.2 · 505	Pemasangan Signage Pelat Baja Menggunakan Tiang	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Signage Pelat Baja
3465	VI · 3.16.2.1 · 505	Pemasangan Signage Pelat Baja pada Dinding	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Signage Pelat Baja
3466	VI · 3.16.3 · 506	Pemasangan Signage Acrylic	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3467	VI · 3.16.4 · 506	Pemasangan 1 m2 Signage dengan Cutting	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3468	VI · 3.16.5 · 507	Pemasangan 1 m2 Marka dengan Cat Thermoplast	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3469	VI · 3.16.6 · 507	Pemasangan 1 buah Logo PU Akrilik ukuran 40x40 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3470	VI · 3.16.7 · 508	Pemasangan 1 buah Nomor Rumah Akrilik ukuran 15 cm x 30 cm	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Beton
3471	VI · 3.18.1.1 · 508	Pemasangan 1 Unit Wastafel	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3472	VI · 3.18.2.1 · 509	Pemasangan 1 Unit Bak Cuci Piring Stainlessteel	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3473	VI · 3.18.2.2 · 509	Pemasangan 1 Unit Bak Cuci Piring Teraso	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3474	VI · 3.18.3.1 · 510	Pemasangan 1 Unit Closet Duduk/Monoblock	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3475	VI · 3.18.3.2 · 510	Pemasangan 1 Unit Closet Jongkok	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 2 Pasangan Bata
3476	VI · 3.18.3.3 · 511	Pemasangan 1 m2 Kubikel Toilet	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Sekat Kubikel +
3477	VI · 3.18.4.1 · 511	Pemasangan 1 Unit Urinoir	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3478	VI · 3.18.4.2 · 512	Pemasangan 1 Buah Partisi Urinoir	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3479	VI · 3.18.5.1 · 512	Pemasangan 1 Unit Bak Mandi Teraso Volume 0,30 m3	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bak Teraso vol. 0,3
3480	VI · 3.18.5.2 · 513	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Pasangan Bata Volume 0,30 m3	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3481	VI · 3.18.5.3 · 513	Pemasangan 1 Unit Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bak Fibreglass vol.
3482	VI · 3.18.5.4 · 514	Pemasangan 1 Unit Bak Fibreglass Volume 1.0 m3	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Bak Fibreglass vol.
3483	VI · 3.18.5.5 · 514	Pemasangan 1 Buah Bak Beton volume 1 m3	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber 4 Ubin Porselen
3484	VI · 3.18.5.6 · 515	Pemasangan 1 Unit Bathtub	7 → 7	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3485	VI · 3.18.6.1 · 515	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3486	VI · 3.18.6.2.1 · 516	Pemasangan 1 buah Kran Diameter ½ inch	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kran Air diameter
3487	VI · 3.18.6.2.2 · 516	Pemasangan 1 buah Kran Diameter ¾ inch	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 Kran Air diameter
3488	VI · 3.18.6.3 · 517	Pemasangan 1 Buah Jet Washer	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3489	VI · 3.18.6.4 · 517	Pemasangan 1 Buah Penggantung Baju (Robe Hook)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 Penggantung Baju
3490	VI · 3.18.6.5 · 518	Pemasangan 1 Buah Towel Bar	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3491	VI · 3.18.6.6 · 518	Pemasangan 1 Buah Grab Bar	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3492	VI · 3.18.6.7 · 519	Pemasangan 1 Buah Soap Holder	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3493	VI · 3.18.6.8 · 519	Pemasangan 1 Buah Tissue/Paper Holder	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3494	VI · 3.18.6.9 · 520	Pemasangan 1 Unit Shower Set	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3495	VI · 4.1.1.3 · 525	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Kecil di Polybag 20 Liter	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 20 Liter
3496	VI · 4.1.1.5 · 527	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Kecil di Polybag 25 Liter	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 25 Liter
3497	VI · 4.1.1.7 · 529	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 50 Liter	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber Polybag 50 Liter
3498	VI · 4.1.1.9 · 531	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber Polybag 75 Liter
3499	VI · 4.1.1.11 · 533	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 100 Liter	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Liter
3500	VI · 4.1.1.13 · 535	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 150 Liter	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Liter
3501	VI · 4.1.1.15 · 537	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 200 Liter	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Liter
3502	VI · 4.1.1.17 · 539	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 250 Liter	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Liter
3503	VI · 4.1.1.19 · 541	Pengadaan dan Pengangkutan Palem Rumpun Kecil di Polybag 11 L	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Palem Rumpun (Palem Waregu) Polybag 1,00
3504	VI · 4.1.1.21 · 543	Pengadaan dan Pengangkutan Palem Rumpun Kecil di Polybag 20 L	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Palem Rumpun (Palem Kuning) Polybag 1,00
3505	VI · 4.1.1.23 · 545	Pengadaan dan Pengangkutan Palem Rumpun Besar di Polybag 50 L	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber di Polybag 50 Liter
3506	VI · 4.1.1.25 · 547	Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Kecil di Polybag 11 L	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Palem Tunggal (Palem Kol) di Polybag 1,00
3507	VI · 4.1.1.27 · 549	Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Kecil di Polybag 20 L	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Palem Tunggal (Palem Kol) di Polybag 1,00
3508	VI · 4.1.1.29 · 551	Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Kecil di Polybag 25 L	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber Polybag 25 Liter

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3509	VI · 4.1.1.31 · 553	Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Kecil di Polybag 50 L	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber di Polybag 50 Liter
3510	VI · 4.1.1.33 · 555	Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Besar di Polybag 100 L	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Polybag 100 Liter
3511	VI · 4.1.1.35 · 557	Pengadaan dan Pengangkutan Palem Tunggal Besar di Polybag 150 L	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Polybag 150 Liter
3512	VI · 4.1.1.37 · 559	Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 5 Liter	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Semak Alamanda/Bunga Polybag 1,00
3513	VI · 4.1.1.39 · 561	Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 11 Liter	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Semak Alamanda/Bunga Polybag 1,00
3514	VI · 4.1.1.41 · 563	Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 20 Liter	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Semak Alamanda/Bunga Polybag 1,00
3515	VI · 4.1.1.43 · 565	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
3516	VI · 4.1.1.45 · 567	Pengadaan dan Pengangkutan Rumput	4 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
3517	VI · 4.1.2.1.1 · 571	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Mentega (Nerium Oleander) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bunga Mentega di
3518	VI · 4.1.2.1.2 · 572	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bunga Terompet
3519	VI · 4.1.2.1.3 · 573	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bungur Sakura/Bungur Jepang (Lagerstroemia Indica) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bungur
3520	VI · 4.1.2.1.4 · 574	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Cassia Glauca/Hujan Emas (Senna Surattensis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Cassia
3521	VI · 4.1.2.1.5 · 575	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena ‘Song of India’ (Dracaena Reflexa "Song of India") Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Dracaena ‘Song of
3522	VI · 4.1.2.1.6 · 576	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song of Jamaica") Diameter 1-2 cm, Tinggi 2- 2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Dracaena 'Song of
3523	VI · 4.1.2.1.7 · 577	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Jarak Batavia (Jatropha Integerrima) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Jarak Batavia di

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3524	VI · 4.1.2.1.8 · 578	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kayu Putih Kuning (Melaleuca Revolution Gold) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kayu Putih
3525	VI · 4.1.2.1.9 · 579	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bugenvil/Bunga Kertas (Bougainvillea sp.) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bugenvil/bunga
3526	VI · 4.1.2.1.10 · 580	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Penda Merah (Xanthostemon Youngii) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Penda Merah di
3527	VI · 4.1.2.1.11 · 581	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pucuk Merah (Syzygium Myrtifolium) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pucuk merah di
3528	VI · 4.1.2.1.12 · 582	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Sikat Botol (Callistemon Viminalis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Sikat Botol di
3529	VI · 4.1.2.1.13 · 583	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Thevetia (Thevetia Peruviana) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Thevetia di
3530	VI · 4.1.2.1.14 · 584	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Turi di Polybag 20
3531	VI · 4.1.2.1.15 · 585	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kembang Merak (Caesalpinia Pulcherrima) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kembang Merak
3532	VI · 4.1.2.1.16 · 586	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pandan Bali (Cordyline Australis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pandan Bali di
3533	VI · 4.1.2.1.17 · 587	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Yucca (Yucca sp.) Diameter 1- 2 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 20 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Yucca di Polybag
3534	VI · 4.1.2.2.1 · 588	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Mentega (Nerium Oleander), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bunga Mentega di
3535	VI · 4.1.2.2.2 · 589	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bunga Terompet
3536	VI · 4.1.2.2.3 · 590	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bungur Sakura/Bungur Jepang (Lagerstroemia indica), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bungur
3537	VI · 4.1.2.2.4 · 591	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Cassia Glauca (Senna Surattensis), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Cassia glauca di
3538	VI · 4.1.2.2.5 · 592	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena ‘Song of India’ (Dracaena reflexa "song of india"), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Dracaena ‘Song of

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3539	VI · 4.1.2.2.6 · 593	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of Jamaica' (Dracaena reflexa "song of jamaica"), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2- 2,5 meter, Polybag 25 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Dracaena 'Song of
3540	VI · 4.1.2.2.7 · 594	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Jarak Batavia (Jatropha Integerrima), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Jarak Batavia di
3541	VI · 4.1.2.2.8 · 595	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kayu Putih Kuning (Melaleuca Revolution Gold), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kayu Putih Kuning
3542	VI · 4.1.2.2.9 · 596	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pucuk Merah (Syzygium Myrtifolium), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pucuk merah di
3543	VI · 4.1.2.2.10 · 597	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Sikat Botol (Callistemon Viminalis), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Sikat Botol di
3544	VI · 4.1.2.2.11 · 598	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Thevetia (Thevetia peruviana), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Thevetia di Polybag
3545	VI · 4.1.2.2.12 · 599	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Turi di Polybag 25
3546	VI · 4.1.2.3.1 · 600	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bintaro (Cerbera Manghas), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bintaro di Polybag
3547	VI · 4.1.2.3.2 · 601	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Kupu-Kupu (Bauhinia Blakeana/Purpurea), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bunga Kupu-Kupu
3548	VI · 4.1.2.3.3 · 602	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bunga Terompet
3549	VI · 4.1.2.3.4 · 603	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Flamboyan di
3550	VI · 4.1.2.3.5 · 604	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyan Kuning (Peltophorum Pterocarpum), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Flamboyan Kuning
3551	VI · 4.1.2.3.6 · 605	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Janda Merana (Salix Babilonica), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Janda Merana di
3552	VI · 4.1.2.3.7 · 606	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Ketapang kencana (Terminalia mantaly), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Ketapang kencana
3553	VI · 4.1.2.3.8 · 607	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Sosis (Kigelia Africana), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Sosis di Polybag 50

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3554	VI · 4.1.2.3.9 · 608	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuya (Tabebuia sp.), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Tabebuya di
3555	VI · 4.1.2.3.10 · 609	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Waru di Polybag 50
3556	VI · 4.1.2.3.11 · 610	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Pakis Brazil (Schizolobium Parahyba), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pakis Brazil di
3557	VI · 4.1.2.3.12 · 611	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Leda (Eucalyptus Deglupta), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Leda di Polybag 50
3558	VI · 4.1.2.3.13 · 612	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Saga (Adenanthera Pavonina), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Saga di Polybag 50
3559	VI · 4.1.2.3.14 · 613	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Kiara Payung (Filicium Decipiens), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kiara Payung di
3560	VI · 4.1.2.4.1 · 614	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bintaro (Cerbera Manghas), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bintaro di Polybag
3561	VI · 4.1.2.4.2 · 615	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Biola Cantik (Ficus Lyrata), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Biola Cantik di
3562	VI · 4.1.2.4.3 · 616	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Kupu-Kupu (Bauhinia Blakeana/Purpurea), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bunga Kupu-Kupu
3563	VI · 4.1.2.4.4 · 617	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bungur (Lagerstroemia Speciosa), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bungur di Polybag
3564	VI · 4.1.2.4.5 · 618	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Flamboyan di
3565	VI · 4.1.2.4.6 · 619	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyan Kuning (Peltophorum Pterocarpum), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Flamboyan Kuning
3566	VI · 4.1.2.4.7 · 620	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Janda Merana (Salix Babilonica), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Janda Merana di
3567	VI · 4.1.2.4.8 · 621	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kamboja di Polybag
3568	VI · 4.1.2.4.9 · 622	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Keben (Barringtonia Asiatica), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Keben di Polybag 75

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3569	VI · 4.1.2.4.10 · 623	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Kecrutan (Spathodea Campanulata), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kecrutan di Polybag
3570	VI · 4.1.2.4.11 · 624	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Ketapang kencana
3571	VI · 4.1.2.4.12 · 625	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Mahoni (Swietenia Mahagoni), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Mahoni di Polybag
3572	VI · 4.1.2.4.13 · 626	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pulai di Polybag 75
3573	VI · 4.1.2.4.14 · 627	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Putat (Planchonia Valida), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Putat di Polybag 75
3574	VI · 4.1.2.4.15 · 628	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Sosis (Kigelia Africana), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Sosis di Polybag 75
3575	VI · 4.1.2.4.16 · 629	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuya (Tabebuia Sp.), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Tabebuya di
3576	VI · 4.1.2.4.17 · 630	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Trembesi (Samanea Saman), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Trembesi di Polybag
3577	VI · 4.1.2.4.18 · 631	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Waru di Polybag 75
3578	VI · 4.1.2.4.19 · 632	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Pakis Brazil (Schizolobium Parahyba), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pakis Brazil di
3579	VI · 4.1.2.4.20 · 633	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Leda (Eucalyptus Deglupta), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Leda di Polybag 75
3580	VI · 4.1.2.4.21 · 634	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Saga (Adenanthera Pavonina), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Saga di Polybag 75
3581	VI · 4.1.2.4.22 · 635	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Kiara Payung (Filicium Decipiens), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 meter, Polybag 75 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kiara Payung di
3582	VI · 4.1.2.5.1 · 636	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pohon Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Beringin di Polybag
3583	VI · 4.1.2.5.2 · 637	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Biola Cantik (Ficus Lyrata), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Biola Cantik di

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3584	VI · 4.1.2.5.3 · 638	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bodhi di Polybag
3585	VI · 4.1.2.5.4 · 639	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bungur (Lagerstroemis Speciosa), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bungur di Polybag
3586	VI · 4.1.2.5.5 · 640	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Flamboyan di
3587	VI · 4.1.2.5.6 · 641	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kamboja di Polybag
3588	VI · 4.1.2.5.7 · 642	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Keben (Barringtonia Asiatica), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Keben di Polybag
3589	VI · 4.1.2.5.8 · 643	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kecrutan (Spathodea Campanulata), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kecrutan di Polybag
3590	VI · 4.1.2.5.9 · 644	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Ketapang kencana
3591	VI · 4.1.2.5.10 · 645	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Mahoni (Swietenia Mahagoni), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Mahoni di Polybag
3592	VI · 4.1.2.5.11 · 646	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pulai di Polybag 100
3593	VI · 4.1.2.5.12 · 647	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Putat (Planchonia Valida), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Putat di Polybag 100
3594	VI · 4.1.2.5.13 · 648	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Sosis di Polybag 100
3595	VI · 4.1.2.5.14 · 649	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 7-15 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Trembesi di Polybag
3596	VI · 4.1.2.6.1 · 650	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bodhi di Polybag 150
3597	VI · 4.1.2.6.2 · 651	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Beringin di Polybag
3598	VI · 4.1.2.6.3 · 652	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Mahoni (Swietenia mahagoni), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Mahoni di Polybag

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3599	VI · 4.1.2.6.4 · 653	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Flamboyan di Polybag
3600	VI · 4.1.2.6.5 · 654	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kamboja di Polybag
3601	VI · 4.1.2.6.6 · 655	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pulai di Polybag 150
3602	VI · 4.1.2.6.7 · 656	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Sosis di Polybag 150
3603	VI · 4.1.2.6.8 · 657	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 15-20 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Trembesi di Polybag
3604	VI · 4.1.2.7.1 · 658	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Beringin di Polybag 200
3605	VI · 4.1.2.7.2 · 659	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bodhi di Polybag 200
3606	VI · 4.1.2.7.3 · 660	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Flamboyan di Polybag
3607	VI · 4.1.2.7.4 · 661	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja Fosil (Plumeria Sp.), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kamboja Fosil di Polybag
3608	VI · 4.1.2.7.5 · 662	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pulai di Polybag 200
3609	VI · 4.1.2.7.6 · 663	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 3 Steger
3610	VI · 4.1.2.7.7 · 664	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Trembesi di Polybag 200
3611	VI · 4.1.2.8.1 · 665	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Baobab (Adansonia Digitata) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Baobab di Polybag 250
3612	VI · 4.1.2.8.2 · 666	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Beringin di Polybag
3613	VI · 4.1.2.8.3 · 667	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Bodhi di Polybag 250

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3614	VI · 4.1.2.8.4 · 668	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja Fosil (Plumeria Sp.) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Kamboja Fosil di
3615	VI · 4.1.2.8.5 · 669	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Pulai di Polybag 250
3616	VI · 4.1.2.8.6 · 670	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Sosis di Polybag 250
3617	VI · 4.1.2.8.7 · 671	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman) Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pohon Trembesi di Polybag
3618	VI · 4.1.3.1.1 · 672	Penanaman 1 Buah Palem Rumpun Kecil, Palem Waregu (Rhapis Excelsa), Tinggi maksimal 1 meter, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Palem Waregu di Polybag 11
3619	VI · 4.1.3.1.2 · 673	Penanaman 1 Buah Palem Rumpun Kecil, Palem Kuning (Dypsis Lutescens), Tinggi maksimal 1 meter, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Palem Kuning di Polybag 11
3620	VI · 4.1.3.1.3 · 674	Penanaman 1 Buah Palem Rumpun Kecil, Palem Komodoria/ Komodor/Chamadorea (Chamaedorea seifrizii), Tinggi maksimal 1 meter, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Palem Komodoria/
3621	VI · 4.1.3.2.1 · 675	Penanaman 1 Buah Palem Rumpun Kecil, Palem Waregu (Rhapis Excelsa), Tinggi 1,2 - 1,5 meter, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Palem Waregu di Polybag
3622	VI · 4.1.3.2.2 · 676	Penanaman 1 Buah Palem Rumpun Kecil, Palem Kuning (Dypsis Lutescens), Tinggi 1,2 - 1,5 meter, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Palem Kuning di Polybag
3623	VI · 4.1.3.2.3 · 677	Penanaman 1 Buah Palem Rumpun Kecil, Palem Komodoria/ Komodor/Chamadorea (Chamaedorea seifrizii), Tinggi 1,2 - 1,5 meter, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Palem Komodoria/
3624	VI · 4.1.3.3.1 · 678	Penanaman 1 Buah Palem Rumpun Besar, Palem Jepang (Ptychosperma Macarthurii), Tinggi 2,5 - 3 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Palem Jepang di Polybag 50
3625	VI · 4.1.3.3.2 · 679	Penanaman 1 Buah Palem Rumpun Besar, Palem Merah/ Pinang Merah (Cyrtostachys Renda), Tinggi 2,5 - 3 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Palem Merah/ Pinang
3626	VI · 4.1.3.3.3 · 680	Penanaman 1 Buah Palem Rumpun Besar, Palem ekor ikan rumpun (Caryota mitis), Tinggi 2,5 - 3 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Palem ekor ikan rumpun di
3627	VI · 4.1.3.4.1 · 681	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Kecil, Palem kol (Licuala grandis), Tinggi 0,5 - 0,6 meter*, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 3 Media Tanam
3628	VI · 4.1.3.4.2 · 682	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Kecil, Palem kol (Licuala grandis), Tinggi 0,6 - 0,8 meter*, Polybag 20 L	2 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber 3 Media Tanam

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3629	VI · 4.1.3.4.3 · 683	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Kecil, Sikas Halus/Mawar Jambe (Cycas Revoluta), Tinggi 0,5 - 0,6 meter, Polybag 25 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Sikas Halus/Mawar Jambe
3630	VI · 4.1.3.5.1 · 684	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Kecil, Palem Phoenix (Phoenix Roebelenii), Tinggi 1,2 - 1,5 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Palem Phoenix di Polybag
3631	VI · 4.1.3.5.2 · 685	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Kecil, Palem Putri (Veitchia Merillii), Tinggi 2 - 2,5 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Palem Putri di Polybag 50
3632	VI · 4.1.3.5.3 · 686	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Kecil, Sikas Halus/Mawar Jambe (Cycas Revoluta), Tinggi 0,8 - 1 meter, Polybag 50 L	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Sikas Halus/Mawar Jambe
3633	VI · 4.1.3.6.1 · 687	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Tinggi 3 – 3,5 meter, Polybag 100L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem ekor tupai di Polybag 100
3634	VI · 4.1.3.6.2 · 688	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Tinggi 3 – 3,5 meter, Polybag 100L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 3 Steger
3635	VI · 4.1.3.6.3 · 689	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Tinggi 3 – 3,5 meter, Polybag 100 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem sadeng di Polybag 100
3636	VI · 4.1.3.6.4 · 690	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem washingtonia (Washingtonia robusta), Tinggi 3 – 3,5 meter, Polybag 100L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem washingtonia di Polybag
3637	VI · 4.1.3.6.5 · 691	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem ekor ikan	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem ekor ikan tunggal/ Palem
3638	VI · 4.1.3.6.6 · 692	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Sinensis (Livistona chinensis), Tinggi 3 – 3,5 meter, Polybag 100L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem Sinensis di Polybag 100
3639	VI · 4.1.3.6.7 · 693	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Bismarkia Silver	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem Bismarkia Silver di Polybag
3640	VI · 4.1.3.6.8 · 694	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Pinang jambe (Areca catechu), Tinggi 3 – 3,5 meter, Polybag 100L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Pinang Jambe di Polybag 100
3641	VI · 4.1.3.7.1 · 695	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem ekor tupai di Polybag 150
3642	VI · 4.1.3.7.2 · 696	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 3 Steger
3643	VI · 4.1.3.7.3 · 697	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 3 Steger

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3644	VI · 4.1.3.7.4 · 698	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem washingtonia (Washingtonia robusta), Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem washingtonia di Polybag 150
3645	VI · 4.1.3.7.5 · 699	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem ekor ikan	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem ekor ikan tunggal/ Palem
3646	VI · 4.1.3.7.6 · 700	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Sinensis (Livistona chinensis), Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150 L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem Sinensis di Polybag 150
3647	VI · 4.1.3.7.7 · 701	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Palem Bismarkia Silver	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Palem Bismarkia Silver di Polybag
3648	VI · 4.1.3.7.8 · 702	Penanaman 1 Buah Palem Tunggal Besar, Pinang jambe (Areca catechu), Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150L	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 3 Steger
3649	VI · 4.1.4.1.1 · 703	Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Alamanda/Bunga
3650	VI · 4.1.4.1.2 · 704	Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Lele (Hymenocalis Speciosa), 36 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bakung Lele di Polybag
3651	VI · 4.1.4.1.3 · 704	Penanaman 1 m2 Semak, Bunga Iris (Neomarica Longifolia), 36 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bunga Iris di Polybag 5
3652	VI · 4.1.4.1.4 · 705	Penanaman 1 m2 Semak, Calathea (Calathea Sp.), 16 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Calathea di Polybag 5
3653	VI · 4.1.4.1.5 · 705	Penanaman 1 m2 Semak, Cendrawasih (Phyllanthus Myrtifolius), 36 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Cendrawasih di Polybag
3654	VI · 4.1.4.1.6 · 706	Penanaman 1 m2 Semak, Hujan Mas (Galphimia Glauca), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Hujan Mas di Polybag 5
3655	VI · 4.1.4.1.7 · 706	Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Kacapiring
3656	VI · 4.1.4.1.8 · 707	Penanaman 1 m2 Semak, Kemuning (Murraya Paniculata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Kemuning di Polybag 5
3657	VI · 4.1.4.1.9 · 707	Penanaman 1 m2 Semak, Melati Putih (Jasminum Sambac), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Melati Putih di Polybag
3658	VI · 4.1.4.1.10 · 708	Penanaman 1 m2 Semak, Pandan Kuning (Pandanus Pygmaeus), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Pandan Kuning di

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3659	VI · 4.1.4.1.11 · 708	Penanaman 1 m2 Semak, Pretty Pink (Breynia Disticha), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Pretty Pink di Polybag 5
3660	VI · 4.1.4.1.12 · 709	Penanaman 1 m2 Semak, Sansevieria/Lidah Mertua (Sansevieria Trifasciata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Sansevieria/Lidah
3661	VI · 4.1.4.1.13 · 709	Penanaman 1 m2 Semak, Tabernae/Mondokaki (Tabernaemontana Divaricata), 25 Buah/m , Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Tabernae/Mondokaki di
3662	VI · 4.1.4.1.14 · 710	Penanaman 1 m2 Semak, Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Walisongo/Umbrella
3663	VI · 4.1.4.1.15 · 710	Penanaman 1 m2 Semak, Ruelia / Kencana Ungu (Ruellia simplex), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Ruelia / Kencana Ungu
3664	VI · 4.1.4.1.16 · 711	Penanaman 1 m2 Semak, Ararea (Osmoxylon lineare), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Ararea di Polybag 5
3665	VI · 4.1.4.1.17 · 711	Penanaman 1 m2 Semak, Paku Pedang (Neprolepis biserrata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Paku Pedang di Polybag
3666	VI · 4.1.4.1.18 · 712	Penanaman 1 m2 Semak, Rumput Ekor Kuda (Pennisetum alopecuroides), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Rumput Ekor Kuda di
3667	VI · 4.1.4.1.19 · 712	Penanaman 1 m2 Semak, Alang-alang Merah (Pennisetum setaceum rubrum), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Alang-alang Merah di
3668	VI · 4.1.4.1.20 · 713	Penanaman 1 m2 Semak, Akar wangi (Vetiveria zizanioides), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Akar wangi di Polybag 5
3669	VI · 4.1.4.1.21 · 713	Penanaman 1 m2 Semak, Blanceng (Dieffenbachia seguine), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Blanceng di Polybag 5
3670	VI · 4.1.4.2.1 · 714	Penanaman 1 m2 Semak, Agave/Lidah Naga (Agave Americana), 5 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Agave/lidah naga di
3671	VI · 4.1.4.2.2 · 714	Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Alamanda/Bunga
3672	VI · 4.1.4.2.3 · 715	Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Jawa (Crinum Asiaticum), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bakung Jawa di
3673	VI · 4.1.4.2.4 · 715	Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Lele (Hymenocalis Speciosa), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bakung Lele di

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3674	VI · 4.1.4.2.5 · 716	Penanaman 1 m2 Semak, Bromelia (Bromelia Sp.), 5 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bromelia di Polybag
3675	VI · 4.1.4.2.6 · 716	Penanaman 1 m2 Semak, Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bunga Terompet
3676	VI · 4.1.4.2.7 · 717	Penanaman 1 m2 Semak, Costus (Costus Woodsonii), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Costus di Polybag
3677	VI · 4.1.4.2.8 · 717	Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena ‘Song Of India’ (Dracaena Reflexa "Song Of India"), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Dracaena ‘Song of
3678	VI · 4.1.4.2.9 · 718	Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song Of Jamaica"), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Dracaena 'Song of
3679	VI · 4.1.4.2.10 · 718	Penanaman 1 m2 Semak, Helliconia (Heliconia Psittacorum), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Helliconia di Polybag
3680	VI · 4.1.4.2.11 · 719	Penanaman 1 m2 Semak, Honje/Kecombrang (Etlingera Elatior), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Honje/Kecombrang
3681	VI · 4.1.4.2.12 · 719	Penanaman 1 m2 Semak, Hujan Mas (Galphimia Glauca), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Hujan Mas di
3682	VI · 4.1.4.2.13 · 720	Penanaman 1 m2 Semak, Kaca Piring (Gardenia Augusta), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Kaca piring di
3683	VI · 4.1.4.2.14 · 720	Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Kacapiring
3684	VI · 4.1.4.2.15 · 721	Penanaman 1 m2 Semak, Kana (Canna Indica), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Kana di Polybag 11
3685	VI · 4.1.4.2.16 · 721	Penanaman 1 m2 Semak, Lili Brazil (Dianella Tasmanica), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Lili Brazil di Polybag
3686	VI · 4.1.4.2.17 · 722	Penanaman 1 m2 Semak, Melati Putih (Jasminum Sambac), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Melati Putih di
3687	VI · 4.1.4.2.18 · 722	Penanaman 1 m2 Semak, Nusa Indah (Mussaenda), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Nusa Indah di
3688	VI · 4.1.4.2.19 · 723	Penanaman 1 m2 Semak, Oleander/Bunga Mentega (Nerium Oleander), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Oleander/Bunga

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3689	VI · 4.1.4.2.20 · 723	Penanaman 1 m2 Semak, Pretty Pink (Breynia Disticha), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Pretty Pink di
3690	VI · 4.1.4.2.21 · 724	Penanaman 1 m2 Semak, Puring (Codiaeum Variegatum), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Puring di Polybag 11
3691	VI · 4.1.4.2.22 · 724	Penanaman 1 m2 Semak, Ruelia / Kencana Ungu (Ruellia Simplex), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Ruelia / Kencana
3692	VI · 4.1.4.2.23 · 725	Penanaman 1 m2 Semak, Sansevieria/Lidah Mertua (Sansevieria Trifasciata), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Sansevieria/Lidah
3693	VI · 4.1.4.2.24 · 725	Penanaman 1 m2 Semak, Soka (Ixora Coccinea), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Soka di Polybag 11
3694	VI · 4.1.4.2.25 · 726	Penanaman 1 m2 Semak, Tabernae (Tabernaemontana Sp.), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Tabernae di Polybag
3695	VI · 4.1.4.2.26 · 726	Penanaman 1 m2 Semak, Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Walisongo/Umbrella
3696	VI · 4.1.4.2.27 · 727	Penanaman 1 m2 Semak, Taiwan Beauty (Cuphea hyssopifolia), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Taiwan Beauty di
3697	VI · 4.1.4.2.28 · 727	Penanaman 1 m2 Semak, Andong (Cordyline fruticosa), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Andong di Polybag
3698	VI · 4.1.4.2.29 · 728	Penanaman 1 m2 Semak, Peace Lily (Spathiphyllum wallisii), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Peace Lily di Polybag
3699	VI · 4.1.4.2.30 · 728	Penanaman 1 m2 Semak, Philo Jari (Philodendron selloium), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Philo Jari di Polybag
3700	VI · 4.1.4.2.31 · 729	Penanaman 1 m2 Semak, Rombusa (Tabernaemontana corymbosa), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Rombusa di Polybag
3701	VI · 4.1.4.3.1 · 730	Penanaman 1 m2 Semak, Agave/Lidah Naga (Agave Americana), 3 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Agave/lidah naga di
3702	VI · 4.1.4.3.2 · 730	Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 5 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Alamanda/Bunga
3703	VI · 4.1.4.3.3 · 731	Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Jawa (Crinum Asiaticum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bakung Jawa di Polybag

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3704	VI · 4.1.4.3.4 · 731	Penanaman 1 m2 Semak, Bromelia (Bromelia Sp.), 3 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bromelia di Polybag 20
3705	VI · 4.1.4.3.5 · 732	Penanaman 1 m2 Semak, Bugenvil/Bunga Kertas (Bougenvillea Sp),	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bugenvil/bunga kertas di
3706	VI · 4.1.4.3.6 · 732	Penanaman 1 m2 Semak, Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Bunga Terompet Kuning
3707	VI · 4.1.4.3.7 · 733	Penanaman 1 m2 Semak, Canna (Canna Indica), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Canna di Polybag 20
3708	VI · 4.1.4.3.8 · 733	Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena ‘Song Of India’ (Dracaena Reflexa "Song Of India"), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Dracaena ‘Song of India’
3709	VI · 4.1.4.3.9 · 734	Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song Of Jamaica"), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Dracaena 'Song of
3710	VI · 4.1.4.3.10 · 734	Penanaman 1 m2 Semak, Helliconia (Heliconia Psittacorum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Helliconia di Polybag 20
3711	VI · 4.1.4.3.11 · 735	Penanaman 1 m2 Semak, Honje/Kecombrang (Etlingera Elatior), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Honje/Kecombrang di
3712	VI · 4.1.4.3.12 · 735	Penanaman 1 m2 Semak, Hujan Mas (Galphimia Glauca), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Hujan Mas di Polybag 20
3713	VI · 4.1.4.3.13 · 736	Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Kacapiring
3714	VI · 4.1.4.3.14 · 736	Penanaman 1 m2 Semak, Kembang Sepatu (Hibiscus Rosa- Sinensis), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Kembang sepatu di
3715	VI · 4.1.4.3.15 · 737	Penanaman 1 m2 Semak, Oleander/Bunga Mentega (Nerium Oleander), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Oleander/Bunga Mentega
3716	VI · 4.1.4.3.16 · 737	Penanaman 1 m2 Semak, Penda Emas (Xanthostemon Chrysanthus), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Penda Emas di Polybag
3717	VI · 4.1.4.3.17 · 738	Penanaman 1 m2 Semak, Puring (Codiaeum Variegatum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 3 Media Tanam
3718	VI · 4.1.4.3.18 · 738	Penanaman 1 m2 Semak, Tabernac (Tabernaemontana Sp.), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Tabernac di Polybag 20

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3719	VI · 4.1.4.3.19 · 739	Penanaman 1 m2 Semak, Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Walisongo/Umbrella Tree
3720	VI · 4.1.4.3.20 · 739	Penanaman 1 m2 Semak, Keladi Sente (Alocasia macrorrhiz), 9 Buah/ m2, Polybag 20 L	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Semak Keladi Sente di Polybag
3721	VI · 4.1.5.1 · 740	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Kacang Hias (Arachis Pintoi), 25	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Penutup Tanah Kacang hias di
3722	VI · 4.1.5.2 · 741	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Kacang Hias (Arachis Pintoi), 36	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Penutup Tanah Kacang hias di
3723	VI · 4.1.5.3 · 741	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Widelia (Wedelia Trilobata), 36	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Penutup Tanah Widelia di
3724	VI · 4.1.5.4 · 742	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Sutra Bombay (Portulaca Sp.), 36	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Penutup Tanah Sutra bombay
3725	VI · 4.1.5.5 · 742	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Lantana (Lantana Camara), 36	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Penutup Tanah Lantana di
3726	VI · 4.1.5.6 · 743	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Kucai Mini (Ophiopogon	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Penutup Tanah Kucai Mini di
3727	VI · 4.1.6.1 · 744	Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 2 Media Tanam
3728	VI · 4.1.6.2 · 745	Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Gajah Mini (Axonopus	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 2 Media Tanam
3729	VI · 4.1.6.3 · 745	Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Peking (Agrostis Stolonifera)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 2 Media Tanam
3730	VI · 4.1.6.4 · 746	Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Embun (Bothriochloa Pertusa)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 2 Media Tanam
3731	VI · 4.1.7.1 · 747	Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), Metode Hydroseeding per m Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe I,
3732	VI · 4.1.7.2 · 748	Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe I,
3733	VI · 4.1.7.3 · 749	Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), Metode Hydroseeding per m Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe II,

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3734	VI · 4.1.7.4 · 750	Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe II,
3735	VI · 4.1.7.5 · 751	Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0.5 (45°-63°), Metode Hydroseeding per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe III,
3736	VI · 4.1.7.6 · 752	Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0.5 (45°-63°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe III,
3737	VI · 4.1.7.7 · 753	Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), Metode Hydroseeding per m Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Legume Crop Cover/LCC)	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe I,
3738	VI · 4.1.7.8 · 754	Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Legume Crop Cover/LCC)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe I,
3739	VI · 4.1.7.9 · 755	Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), Metode Hydroseeding per m Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Legume Crop Cover/LCC)	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe II,
3740	VI · 4.1.7.10 · 756	Penanaman Pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), Metode Taplok per	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe II,
3741	VI · 4.1.7.11 · 757	Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe III,
3742	VI · 4.1.7.12 · 758	Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber 1 Matras Tipe III,
3743	VI · 4.1.8.1 · 760	Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan Bertekstur Pasir 60.01% - 100.00% atau Tanah Sandy per m3	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3744	VI · 4.1.8.2 · 760	Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan Bertekstur Liat 40.01% -	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3745	VI · 4.1.8.3 · 760	Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan Bertekstur Liat 60.01% - 100.00% atau Tanah Loam To Clay Loam per m3	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3746	VI · 4.1.8.4 · 761	Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan Bertekstur Liat 60.01% - 100.00% atau Tanah Sandy per m3	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3747	VI · 4.1.8.5 · 761	Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan Bertekstur Liat 40.01% - 60.00% atau Tanah Sandy Loam per m3	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3748	VI · 4.1.8.6 · 761	Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan Bertekstur Liat 60.01% - 100.00% atau Tanah Loam To Clay Loam per m3	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3749	VI · 4.1.8.7 · 762	Pengolahan Tanah berPH >7.5 per m3	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3750	VI · 4.1.8.8 · 762	Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan Bertekstur Pasir 60.01% - 100.00% atau Tanah Sandy per m3	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3751	VI · 4.1.8.9 · 762	Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan Bertekstur Liat 40.01% - 60.00% atau Tanah Sandy Loam per m3	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3752	VI · 4.1.8.10 · 763	Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan Bertekstur Liat 60.01% -	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3753	VI · 4.1.9.1 · 764	Pengolahan Tanah Bertekstur Liat 40.01%-60.00% atau Tanah Sandy per m3	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3754	VI · 4.1.9.2 · 764	Pengolahan Tanah Bertekstur Liat 60.01%-100.00% atau Tanah Sandy Loam per m3	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3755	VI · 4.1.9.3 · 765	Pengolahan Tanah Bertekstur Pasir 60.01%-100.00% atau Tanah Loam to Clay Loam per m3	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3756	VI · 4.1.10.1 · 766	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3757	VI · 4.1.10.2 · 767	Penyiraman 1 m2 Semak/Penutup Tanah untuk 1 Hari (dengan	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3758	VI · 4.1.10.3 · 767	Penyiraman 1 m2 Rumput untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3759	VI · 4.1.10.4 · 767	Penyiraman 1 m2 Semak/Penutup Tanah untuk 1 Hari (dengan	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3760	VI · 4.1.10.5 · 768	Penyiraman 1 m2 Rumput untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3761	VI · 4.1.11.1 · 769	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3762	VI · 4.1.11.2 · 769	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3763	VI · 4.1.11.3 · 769	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3764	VI · 4.1.11.4 · 770	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3765	VI · 4.1.11.5 · 770	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Rumput	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3766	VI · 4.1.11.6 · 770	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3767	VI · 4.1.11.7 · 771	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3768	VI · 4.1.11.8 · 771	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3769	VI · 4.1.11.9 · 771	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3770	VI · 4.1.11.10 · 772	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3771	VI · 4.1.12.1 · 772	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Subur di Kelerengan Tanah 1:2	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3772	VI · 4.1.12.2 · 773	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Subur di Kelerengan Tanah 1:2	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3773	VI · 4.1.12.3 · 773	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Subur di Kelerengan Tanah	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3774	VI · 4.1.13.1 · 774	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3775	VI · 4.1.13.2 · 774	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3776	VI · 4.1.13.3 · 775	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3777	VI · 4.1.13.4 · 775	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3778	VI · 4.1.13.5 · 775	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3779	VI · 4.1.13.6 · 776	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3780	VI · 4.2.1.1 · 776	Penyiraman 1m2 Area Tanam untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3781	VI · 4.2.1.2 · 777	Penyiraman 1 m2 Area Tanam untuk 1 hari (dengan Sprinkler) *Sistem Sprinkler Tersedia	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3782	VI · 4.2.2.1 · 778	Pemupukan Pupuk Organik (1 kali) untuk 1 Buah Pohon/Palem	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tukang Pemelihara L.02 OH
3783	VI · 4.2.2.2 · 778	Pemupukan Pupuk Organik (1 kali) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah/Rumput	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tukang Pemelihara
3784	VI · 4.2.3.1 · 779	Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 Buah Pohon/Palem	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3785	VI · 4.2.3.2 · 779	Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 m2 Semak	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3786	VI · 4.2.3.3 · 779	Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 m2 Penutup Tanah/Rumput	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3787	VI · 4.2.3.4 · 780	Pemupukan pupuk anorganik cair (1 kali) untuk 1 buah pohon/palem	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3788	VI · 4.2.3.5 · 780	Pemupukan pupuk anorganik cair (1 kali) untuk 1 m2 semak/penutup tanah/rumput	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3789	VI · 4.2.4.1 · 781	Pemangkasan 1 Buah Pohon Kecil (Dia. Tajuk < 5 m, Tinggi 3-6m) Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3790	VI · 4.2.4.2 · 781	Pemangkasan 1 Buah Pohon Sedang (Dia. Tajuk 5-10 m) Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3791	VI · 4.2.4.3 · 782	Pemangkasan 1 Buah Pohon Besar (Dia. Tajuk > 10 m) Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3792	VI · 4.2.4.4 · 782	Pemangkasan 1 Buah Palem Sedang/Besar, Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3793	VI · 4.2.4.5 · 782	Pemangkasan 1 m2 Semak dengan Gunting Pangkas	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3794	VI · 4.2.4.6 · 783	Pemangkasan 1 m2 Penutup Tanah dengan Gunting Pangkas	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3795	VI · 4.2.4.7 · 783	Pemangkasan 1 m2 Rumput dengan Mesin Gendong	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tanam
3796	VI · 4.2.4.8 · 783	Pemangkasan 1 m2 Rumput dengan Mesin Dorong	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tanam
3797	VI · 4.2.5.1 · 784	Penyemprotan Pestisida (Insektisida/Fungisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 Buah Pohon/Palem	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3798	VI · 4.2.5.2 · 784	Penyemprotan Pestisida (Fungisida /Insektisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 m2 Semak	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3799	VI · 4.2.5.3 · 784	Penyemprotan Pestisida (Fungisida /Insektisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 m2 Penutup Tanah/Rumput	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3800	VI · 4.2.6.1 · 785	Pembersihan (Penyapuan) 1 m2 Area Tanam	2 → 2	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
3801	VI · 4.2.7.1 · 786	Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 50%) 1 m2 Rumput	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3802	VI · 4.2.7.2 · 786	Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 20%) 1 m2 Rumput	2 → 2	Perlu pemeriksaan sumber Taman
3803	VI · 4.3.1 · 787	Pembuatan dan Pemasangan 1 Buah Tong Sampah Kaleng 2 Tabung	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber 1 Tong sampah 2
3804	VI · 5.1.1.1.1 · 789	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3805	VI · 5.1.1.1.2 · 789	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3806	VI · 5.1.1.1.3 · 789	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3807	VI · 5.1.1.1.4 · 790	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 16 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3808	VI · 5.1.1.1.5 · 790	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 25 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3809	VI · 5.1.1.1.6 · 790	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 35 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3810	VI · 5.1.1.1.7 · 791	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 50 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3811	VI · 5.1.1.1.8 · 791	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 70 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3812	VI · 5.1.1.1.9 · 791	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 95 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3813	VI · 5.1.1.1.10 · 792	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 120 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3814	VI · 5.1.1.1.11 · 792	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 150 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3815	VI · 5.1.1.1.12 · 792	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 185 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3816	VI · 5.1.1.1.13 · 793	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 240 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3817	VI · 5.1.1.1.14 · 793	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 300 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3818	VI · 5.1.1.1.15 · 793	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 400 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3819	VI · 5.1.1.1.16 · 794	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 500 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3820	VI · 5.1.1.1.17 · 794	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 630 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3821	VI · 5.1.1.1.18 · 794	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3822	VI · 5.1.1.1.19 · 795	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3823	VI · 5.1.1.1.20 · 795	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3824	VI · 5.1.1.1.21 · 795	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3825	VI · 5.1.1.1.22 · 796	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3826	VI · 5.1.1.1.23 · 796	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 16 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3827	VI · 5.1.1.1.24 · 796	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3828	VI · 5.1.1.1.25 · 797	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3829	VI · 5.1.1.1.26 · 797	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3830	VI · 5.1.1.1.27 · 797	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3831	VI · 5.1.1.1.28 · 798	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3832	VI · 5.1.1.1.29 · 798	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 16 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3833	VI · 5.1.1.1.30 · 798	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 25 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3834	VI · 5.1.1.1.31 · 799	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 35 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3835	VI · 5.1.1.1.32 · 799	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 50 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3836	VI · 5.1.1.1.33 · 799	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3837	VI · 5.1.1.1.34 · 800	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3838	VI · 5.1.1.1.35 · 800	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3839	VI · 5.1.1.1.36 · 800	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3840	VI · 5.1.1.1.37 · 801	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3841	VI · 5.1.1.1.38 · 801	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 16 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3842	VI · 5.1.1.1.39 · 801	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 25 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3843	VI · 5.1.1.1.40 · 802	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 35 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3844	VI · 5.1.1.1.41 · 802	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 50 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3845	VI · 5.1.1.1.42 · 802	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 70 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3846	VI · 5.1.1.1.43 · 803	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 95 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3847	VI · 5.1.1.1.44 · 803	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 120 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3848	VI · 5.1.1.1.45 · 803	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 150 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3849	VI · 5.1.1.1.46 · 804	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 185 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3850	VI · 5.1.1.1.47 · 804	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 240 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3851	VI · 5.1.1.1.48 · 804	Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 300 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3852	VI · 5.1.1.2.1 · 805	Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3853	VI · 5.1.1.2.2 · 806	Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3854	VI · 5.1.1.2.3 · 806	Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3855	VI · 5.1.1.2.4 · 806	Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3856	VI · 5.1.1.2.5 · 807	Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3857	VI · 5.1.1.2.6 · 807	Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 16 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3858	VI · 5.1.1.2.7 · 808	Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 2 x 1,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3859	VI · 5.1.1.2.8 · 808	Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 3 x 1,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3860	VI · 5.1.1.2.9 · 809	Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 3 x 2,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3861	VI · 5.1.1.2.10 · 809	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 3 x 2,5 mm2 + PVC Conduit HI 32 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3862	VI · 5.1.1.2.11 · 810	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 5 x 2,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3863	VI · 5.1.1.2.12 · 810	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 5 x 2,5 mm2 + PVC Conduit HI 32 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3864	VI · 5.1.1.2.13 · 811	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 35 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3865	VI · 5.1.1.2.14 · 811	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 95 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3866	VI · 5.1.1.2.15 · 811	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 25 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3867	VI · 5.1.1.2.16 · 812	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 50 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3868	VI · 5.1.1.2.17 · 812	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 70 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3869	VI · 5.1.1.3.1 · 813	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3870	VI · 5.1.1.3.2 · 813	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3871	VI · 5.1.1.3.3 · 814	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3872	VI · 5.1.1.3.4 · 814	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3873	VI · 5.1.1.3.5 · 814	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3874	VI · 5.1.1.3.6 · 815	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3875	VI · 5.1.1.3.7 · 815	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3876	VI · 5.1.1.3.8 · 815	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3877	VI · 5.1.1.3.9 · 816	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3878	VI · 5.1.1.3.10 · 816	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3879	VI · 5.1.1.3.11 · 816	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3880	VI · 5.1.1.3.12 · 817	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3881	VI · 5.1.1.3.13 · 817	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3882	VI · 5.1.1.3.14 · 817	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3883	VI · 5.1.1.3.15 · 818	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3884	VI · 5.1.1.3.16 · 818	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 16 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3885	VI · 5.1.1.4.1 · 819	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 2 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3886	VI · 5.1.1.4.2 · 819	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 2 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3887	VI · 5.1.1.4.3 · 820	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3888	VI · 5.1.1.4.4 · 820	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3889	VI · 5.1.1.4.5 · 820	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 4 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3890	VI · 5.1.1.4.6 · 821	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2 + Conduit PVC HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3891	VI · 5.1.1.4.7 · 821	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 2 (3 x 1,5 mm2) + Conduit PVC HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3892	VI · 5.1.1.4.8 · 822	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 2 x 0,75 mm² + Conduit PVC HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,040
3893	VI · 5.1.1.5.1 · 823	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3894	VI · 5.1.1.5.2 · 823	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3895	VI · 5.1.1.5.3 · 823	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3896	VI · 5.1.1.5.4 · 824	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3897	VI · 5.1.1.5.5 · 824	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3898	VI · 5.1.1.5.6 · 824	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 16 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3899	VI · 5.1.1.5.7 · 825	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3900	VI · 5.1.1.5.8 · 825	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3901	VI · 5.1.1.5.9 · 825	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3902	VI · 5.1.1.5.10 · 826	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3903	VI · 5.1.1.5.11 · 826	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3904	VI · 5.1.1.5.12 · 826	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 16 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3905	VI · 5.1.1.5.13 · 827	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 1,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3906	VI · 5.1.1.5.14 · 827	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3907	VI · 5.1.1.5.15 · 827	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3908	VI · 5.1.1.5.16 · 828	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3909	VI · 5.1.1.5.17 · 828	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 10 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3910	VI · 5.1.1.5.18 · 828	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 16 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3911	VI · 5.1.1.5.19 · 829	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 25 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3912	VI · 5.1.1.5.20 · 829	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 35 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3913	VI · 5.1.1.5.21 · 829	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 50 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3914	VI · 5.1.1.5.22 · 830	Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 70 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3915	VI · 5.1.1.5.23 · 830	Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 95 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3916	VI · 5.1.1.5.24 · 830	Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 120 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3917	VI · 5.1.1.5.25 · 831	Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 150 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3918	VI · 5.1.1.5.26 · 831	Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 185 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3919	VI · 5.1.1.5.27 · 831	Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 240 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3920	VI · 5.1.1.5.28 · 832	Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 300 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3921	VI · 5.1.1.6.1 · 833	Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 3 x 2,5 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3922	VI · 5.1.1.6.2 · 833	Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 4 x 4 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3923	VI · 5.1.1.6.3 · 833	Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 4 x 6 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3924	VI · 5.1.1.6.4 · 834	Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 4 x 150 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3925	VI · 5.1.1.6.5 · 834	Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 1 x 150 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3926	VI · 5.1.1.6.6 · 835	Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 2 x 1,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3927	VI · 5.1.1.6.7 · 835	Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 2 x 2,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3928	VI · 5.1.1.6.8 · 836	Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 1 x 10 mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3929	VI · 5.1.1.7.1 · 837	Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 4 mm2 (0,04 kg/m)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3930	VI · 5.1.1.7.2 · 837	Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 6 mm2 (0,06 kg/m)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3931	VI · 5.1.1.7.3 · 837	Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 10 mm2 (0,10 kg/m)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3932	VI · 5.1.1.7.4 · 838	Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 16 mm2 (0,16 kg/m)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3933	VI · 5.1.1.7.5 · 838	Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 25 mm2 (0,25 kg/m)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3934	VI · 5.1.1.7.6 · 838	Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 35 mm2 (0,35 kg/m)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3935	VI · 5.1.1.7.7 · 839	Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 50 mm2 (0,50 kg/m)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3936	VI · 5.1.1.7.8 · 839	Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 70 mm2 (0,70 kg/m)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3937	VI · 5.1.1.7.9 · 839	Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 95 mm2 (0,95 kg/m)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3938	VI · 5.1.1.8.1 · 840	Pemasangan 1 m’ Kabel STP AWG 18 + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3939	VI · 5.1.1.9.1 · 841	Pemasangan 1 m’ Kabel ITC 2 x 2 x 0,6 mm + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3940	VI · 5.1.1.9.2 · 841	Pemasangan 1 m' Kabel ITC 20 x 2 x 0,6 mm + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3941	VI · 5.1.1.10.1 · 842	Pemasangan 1 m’ Kabel UTP CAT 6 + PVC Conduit HI 20 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3942	VI · 5.1.1.11.1 · 843	Pemasangan 1 m’ Kabel Coaxial 7C-2V	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3943	VI · 5.1.1.12.1 · 844	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3944	VI · 5.1.1.12.2 · 844	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3945	VI · 5.1.1.12.3 · 845	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3946	VI · 5.1.1.12.4 · 845	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3947	VI · 5.1.1.12.5 · 846	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3948	VI · 5.1.1.12.6 · 846	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3949	VI · 5.1.1.12.7 · 847	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3950	VI · 5.1.1.12.8 · 847	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3951	VI · 5.1.1.12.9 · 848	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3952	VI · 5.1.1.12.10 · 848	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3953	VI · 5.1.1.12.11 · 849	Pemasangan 1 Unit Kabel Ladder 500 x 100 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3954	VI · 5.1.1.12.12 · 849	Pemasangan 1 Unit Kabel Ladder 600 x 100 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3955	VI · 5.1.1.12.13 · 849	Pemasangan 1 Unit Kabel Ladder 800 x 100 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3956	VI · 5.1.1.12.14 · 850	Pemasangan 1 Unit Pasang Baja Ringan 75 x 35 mm + Hanger	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3957	VI · 5.1.1.12.15 · 850	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3958	VI · 5.1.1.12.16 · 851	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3959	VI · 5.1.1.12.17 · 851	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3960	VI · 5.1.1.12.18 · 852	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3961	VI · 5.1.1.12.19 · 852	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3962	VI · 5.1.1.12.20 · 853	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 1000 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3963	VI · 5.1.1.12.21 · 853	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3964	VI · 5.1.1.12.22 · 854	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3965	VI · 5.1.1.12.23 · 854	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3966	VI · 5.1.1.12.24 · 855	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3967	VI · 5.1.1.12.25 · 855	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3968	VI · 5.1.1.12.26 · 856	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 900 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3969	VI · 5.1.1.12.27 · 856	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3970	VI · 5.1.1.12.28 · 857	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3971	VI · 5.1.1.12.29 · 857	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3972	VI · 5.1.1.12.30 · 858	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3973	VI · 5.1.1.12.31 · 858	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3974	VI · 5.1.1.12.32 · 859	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 800 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3975	VI · 5.1.1.12.33 · 859	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3976	VI · 5.1.1.12.34 · 860	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3977	VI · 5.1.1.12.35 · 860	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3978	VI · 5.1.1.12.36 · 861	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3979	VI · 5.1.1.12.37 · 861	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3980	VI · 5.1.1.12.38 · 862	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 700 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3981	VI · 5.1.1.12.39 · 862	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3982	VI · 5.1.1.12.40 · 863	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3983	VI · 5.1.1.12.41 · 863	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3984	VI · 5.1.1.12.42 · 864	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3985	VI · 5.1.1.12.43 · 864	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3986	VI · 5.1.1.12.44 · 865	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3987	VI · 5.1.1.12.45 · 865	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3988	VI · 5.1.1.12.46 · 866	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
3989	VI · 5.1.1.12.47 · 866	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3990	VI · 5.1.1.12.48 · 867	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3991	VI · 5.1.1.12.49 · 867	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3992	VI · 5.1.1.12.50 · 868	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3993	VI · 5.1.1.12.51 · 868	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3994	VI · 5.1.1.12.52 · 869	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3995	VI · 5.1.1.12.53 · 869	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3996	VI · 5.1.1.12.54 · 870	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3997	VI · 5.1.1.12.55 · 870	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3998	VI · 5.1.1.12.56 · 871	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
3999	VI · 5.1.1.12.57 · 871	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4000	VI · 5.1.1.12.58 · 872	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4001	VI · 5.1.1.12.59 · 872	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4002	VI · 5.1.1.12.60 · 873	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4003	VI · 5.1.1.12.61 · 873	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4004	VI · 5.1.1.12.62 · 874	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4005	VI · 5.1.1.12.63 · 874	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4006	VI · 5.1.1.12.64 · 875	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4007	VI · 5.1.1.12.65 · 875	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4008	VI · 5.1.1.12.66 · 876	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4009	VI · 5.1.1.12.67 · 876	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4010	VI · 5.1.1.12.68 · 877	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4011	VI · 5.1.1.12.69 · 877	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 150 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4012	VI · 5.1.1.12.70 · 878	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4013	VI · 5.1.1.12.71 · 878	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4014	VI · 5.1.1.12.72 · 879	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4015	VI · 5.1.1.12.73 · 879	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4016	VI · 5.1.1.12.74 · 880	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4017	VI · 5.1.1.12.75 · 880	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1000 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4018	VI · 5.1.1.12.76 · 881	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4019	VI · 5.1.1.12.77 · 881	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4020	VI · 5.1.1.12.78 · 882	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4021	VI · 5.1.1.12.79 · 882	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4022	VI · 5.1.1.12.80 · 883	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4023	VI · 5.1.1.12.81 · 883	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 900 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4024	VI · 5.1.1.12.82 · 884	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4025	VI · 5.1.1.12.83 · 884	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4026	VI · 5.1.1.12.84 · 885	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4027	VI · 5.1.1.12.85 · 885	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4028	VI · 5.1.1.12.86 · 886	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4029	VI · 5.1.1.12.87 · 886	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 800 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4030	VI · 5.1.1.12.88 · 887	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4031	VI · 5.1.1.12.89 · 887	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4032	VI · 5.1.1.12.90 · 888	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4033	VI · 5.1.1.12.91 · 888	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4034	VI · 5.1.1.12.92 · 889	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4035	VI · 5.1.1.12.93 · 889	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 700 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4036	VI · 5.1.1.12.94 · 890	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4037	VI · 5.1.1.12.95 · 890	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4038	VI · 5.1.1.12.96 · 891	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4039	VI · 5.1.1.12.97 · 891	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4040	VI · 5.1.1.12.98 · 892	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4041	VI · 5.1.1.12.99 · 892	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4042	VI · 5.1.1.12.100 · 893	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4043	VI · 5.1.1.12.101 · 893	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4044	VI · 5.1.1.12.102 · 894	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4045	VI · 5.1.1.12.103 · 894	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4046	VI · 5.1.1.12.104 · 895	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4047	VI · 5.1.1.12.105 · 895	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4048	VI · 5.1.1.12.106 · 896	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4049	VI · 5.1.1.12.107 · 896	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4050	VI · 5.1.1.12.108 · 897	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4051	VI · 5.1.1.12.109 · 897	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4052	VI · 5.1.1.12.110 · 898	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4053	VI · 5.1.1.12.111 · 898	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4054	VI · 5.1.1.12.112 · 899	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4055	VI · 5.1.1.12.113 · 899	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4056	VI · 5.1.1.12.114 · 900	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4057	VI · 5.1.1.12.115 · 900	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4058	VI · 5.1.1.12.116 · 901	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4059	VI · 5.1.1.12.117 · 901	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4060	VI · 5.1.1.12.118 · 902	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4061	VI · 5.1.1.12.119 · 902	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRU Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4062	VI · 5.1.1.12.120 · 903	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4063	VI · 5.1.1.12.121 · 903	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRU OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4064	VI · 5.1.1.12.122 · 904	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRC Powder Coating	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4065	VI · 5.1.1.12.123 · 904	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4066	VI · 5.1.1.12.124 · 905	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 150 x 100 mm TRC OCP	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4067	VI · 5.1.1.13.1 · 905	Pemasangan 1 m' N2XSYGBY 3 x 120 mm²	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,298
4068	VI · 5.1.2.1 · 906	Pemasangan 1 Unit Panel Utama Tegangan Menengah (PUTM)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4069	VI · 5.1.2.2 · 906	Pemasangan 1 Unit Panel Utama Tegangan Rendah (PUTR) per	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4070	VI · 5.1.2.3 · 907	Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Floor Standing	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4071	VI · 5.1.2.4 · 907	Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Wall Mounted	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4072	VI · 5.1.2.5 · 908	Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Floor Standing	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4073	VI · 5.1.2.6 · 908	Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Wall Mounted	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4074	VI · 5.1.2.7 · 909	Pemasangan 1 Unit Panel Lantai Wall Mounted (800 x 600 x 200	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4075	VI · 5.1.2.8 · 909	Pemasangan 1 Unit Panel Lantai Wall Mounted (600 x 400 x 200	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4076	VI · 5.1.2.9 · 910	Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4077	VI · 5.1.2.10 · 910	Pemasangan 1 Unit Panel Penerangan Luar Outdoor	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4078	VI · 5.1.2.11 · 911	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Transfer	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4079	VI · 5.1.2.12 · 911	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Kolam Renang	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4080	VI · 5.1.2.13 · 912	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Water Treatment Plant (WTP)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4081	VI · 5.1.2.14 · 912	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Instalasi Pengolahan Air Limbah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4082	VI · 5.1.2.15 · 913	Pemasangan 1 Unit Panel Power Lift	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4083	VI · 5.1.2.16 · 913	Pemasangan 1 Unit Panel Power Gondola	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4084	VI · 5.1.2.17 · 914	Pemasangan 1 Unit Panel Power Elektronik	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4085	VI · 5.1.2.18 · 914	Pemasangan 1 Unit Panel Power AHU	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4086	VI · 5.1.2.19 · 915	Pemasangan 1 Unit Panel Power AC (VRF/DX System)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4087	VI · 5.1.2.20 · 915	Pemasangan 1 Unit Panel Power Chiller	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4088	VI · 5.1.2.21 · 916	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Chiller	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4089	VI · 5.1.2.22 · 916	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Cooling Tower	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4090	VI · 5.1.2.23 · 917	Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Fan Presurisasi	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4091	VI · 5.1.2.24 · 917	Pemasangan 1 Unit MCB Box	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4092	VI · 5.1.2.25 · 917	Pemasangan 1 Unit Local Panel Switch	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4093	VI · 5.1.2.26 · 918	Pemasangan 1 Unit Motor Control Center (MCC)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4094	VI · 5.1.3.1 · 918	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 75 kVA Silent Type	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4095	VI · 5.1.3.2 · 919	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 100 kVA Silent Type	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4096	VI · 5.1.3.3 · 919	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 400 kVA Silent Type	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4097	VI · 5.1.3.4 · 920	Pemasangan 1 Unit UPS 5 KVA/3P Tipe Online Back Up Battery 15	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4098	VI · 5.1.3.5 · 920	Pemasangan 1 Unit Tangki Solar harian 500 Liter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4099	VI · 5.1.3.6 · 921	Pemasangan 1 Unit Hand Pump Solar	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4100	VI · 5.1.3.7 · 921	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 35 kVA Silent Type	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,928
4101	VI · 5.1.3.8 · 922	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 700 kVA Silent Type	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 4,500
4102	VI · 5.1.3.9 · 922	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 1.000 kVA Silent Type	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 5,625
4103	VI · 5.1.3.10 · 923	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 80 kVA	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,750
4104	VI · 5.1.3.11 · 923	Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 120 kVA	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,750
4105	VI · 5.1.3.12 · 924	Pemasangan 1 Unit Roots Blower	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roots Blower dan
4106	VI · 5.1.4.1 · 924	Pemasangan 1 Unit Trafo Kap : 630 kVA ; Synthetic Oil Ester	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4107	VI · 5.1.4.2 · 925	Pemasangan 1 Unit Trafo Kap : 1.250 kVA ; Synthetic Oil Ester	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 8,771
4108	VI · 5.1.5.1 · 925	Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4109	VI · 5.1.5.2 · 926	Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4110	VI · 5.1.5.3 · 926	Pemasangan 1 Unit Saklar Triple	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4111	VI · 5.1.5.4 · 926	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4112	VI · 5.1.5.5 · 927	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 12	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4113	VI · 5.1.5.6 · 927	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 14	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4114	VI · 5.1.5.7 · 927	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 2 x 24	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4115	VI · 5.1.5.8 · 928	Pemasangan 1 Unit Grid Switch 4 x 2 Gang	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4116	VI · 5.1.5.9 · 928	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4117	VI · 5.1.5.10 · 928	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W + cover	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4118	VI · 5.1.5.11 · 929	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak Hand Dryer 1 Ph 1.000 W	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4119	VI · 5.1.5.12 · 929	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak AC	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4120	VI · 5.1.5.13 · 930	Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4121	VI · 5.1.5.14 · 930	Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak (Kabel LSOH)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4122	VI · 5.1.5.15 · 931	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 16 A, 200 W	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4123	VI · 5.1.5.16 · 931	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 16 A, 200 W + cover	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4124	VI · 5.1.5.17 · 931	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak Lantai	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,342
4125	VI · 5.1.6.1 · 932	Pemasangan 1 Unit kWh Meter Token 1 Phase	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4126	VI · 5.1.6.2 · 932	Pemasangan 1 Unit kWh Meter Token 3 Phase	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4127	VI · 5.1.6.3 · 933	Pemasangan 1 Unit Software Sistem Offline/Online untuk kWh	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4128	VI · 5.1.6.4 · 933	Pemasangan 1 Unit PC Server termasuk OS Windows Server,	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4129	VI · 5.1.8.1 · 934	Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4130	VI · 5.1.8.2 · 935	Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4131	VI · 5.1.9.1 · 936	Pemasangan 1 m' Busduct 1.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411
4132	VI · 5.1.9.2 · 936	Pemasangan 1 m' Busduct 2.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411
4133	VI · 5.1.9.3 · 936	Pemasangan 1 m' Plug in Busway 1.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411
4134	VI · 5.1.9.4 · 937	Pemasangan 1 m' Plug in Busway 2.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411
4135	VI · 5.1.9.5 · 937	Pemasangan 1 unit Flange End 1.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411
4136	VI · 5.1.9.6 · 937	Pemasangan 1 unit Flange End 2.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411
4137	VI · 5.1.9.7 · 938	Pemasangan 1 unit Edgewise Elbow 1.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411
4138	VI · 5.1.9.8 · 938	Pemasangan 1 unit Edgewise Elbow 2.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4139	VI · 5.1.9.9 · 938	Pemasangan 1 unit End Closure 1.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411
4140	VI · 5.1.9.10 · 939	Pemasangan 1 unit End Closure 2.000A	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,411
4141	VI · 5.1.9.11 · 939	Pemasangan 1 unit Plug in Box (with MCCB 800A/50KA)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,861
4142	VI · 5.1.9.12 · 939	Pemasangan 1 unit Plug in Box (with MCCB 400A/50KA)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,288
4143	VI · 5.1.9.13 · 940	Pemasangan 1 unit Plug in Box (with MCCB 150A/36KA)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,288
4144	VI · 5.1.9.14 · 940	Pemasangan 1 unit Plug in Box (with MCCB 100A/36KA)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,716
4145	VI · 5.1.9.15 · 940	Pemasangan 1 unit Plug in Box (with MCCB 80A/36KA)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,716
4146	VI · 5.1.9.16 · 941	Pemasangan 1 unit Plug in Box (with MCCB 50A/36KA)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,716
4147	VI · 5.2.1 · 941	Pemasangan 1 Unit Air Terminal @1.000 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4148	VI · 5.2.2 · 942	Pemasangan 1 Unit Base Air Terminal	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4149	VI · 5.2.3 · 942	Pemasangan 1 Unit DC Clip Non Metalic Clamp	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4150	VI · 5.2.4 · 942	Pemasangan 1 Unit Square Tape Clamp	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4151	VI · 5.2.5 · 943	Pemasangan 1 Unit Bimetallic Connector	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4152	VI · 5.2.6 · 943	Pemasangan 1 Unit Grounding Test Box	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4153	VI · 5.2.7 · 943	Pemasangan 1 Unit 5/8" Rod Coupling	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4154	VI · 5.2.8 · 944	Pemasangan 1 Unit 5/8" Driving Stud	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4155	VI · 5.2.9 · 944	Pemasangan 1 Unit Rod to Cable Clamp (Type GUV)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4156	VI · 5.2.10 · 944	Pemasangan 1 Unit Polymer Inspection Pit	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4157	VI · 5.2.11 · 945	Pemasangan 1 Unit Coupling Bonding Grounded Rod 70 mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4158	VI · 5.2.12 · 945	Pemasangan 1 Unit Clamp BC L ukuran BC 70mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4159	VI · 5.2.13 · 945	Pemasangan 1 Unit Clamp PVC 1"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4160	VI · 5.2.14 · 946	Pemasangan 1 Unit Copper Air Terminal Base 15 mm (Dudukan)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4161	VI · 5.2.15 · 946	Pemasangan 1 Unit 15 x 500 mm Alumunium Air Rod	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,318
4162	VI · 5.2.16 · 947	Pemasangan 1 Unit 15 x 500 mm Copper Air Rod	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,318
4163	VI · 5.2.17 · 947	Pemasangan 1 m' 25 x 3 mm Bare Alumunium Tape	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,072
4164	VI · 5.2.18 · 947	Pemasangan 1 buah 5/8" x 1800 mm Extensible Copperbond Rod	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,318
4165	VI · 5.2.19 · 948	Pemasangan 1 buah 5/8" Copperbond Rod	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,318
4166	VI · 5.2.20 · 948	Pemasangan 1 buah Grounding Rod Gip 1" Panjang 1 m	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,318
4167	VI · 5.2.21 · 948	Pemasangan 1 buah Grounding Rod Gip 1" Panjang 2 m	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,318
4168	VI · 5.2.22 · 949	Pemasangan 1 buah 1" Rod Coupling	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,318

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4169	VI · 5.2.23 · 949	Pemasangan 1 buah Exothermic Welding	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,223
4170	VI · 5.2.24 · 949	Pemasangan 1 Unit Surge Arrester 1 Phase (15 KA)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,302
4171	VI · 5.2.25 · 950	Pemasangan 1 Unit Surge Arrester 3 Phase (15 KA)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,429
4172	VI · 5.3.1.1 · 951	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4173	VI · 5.3.1.2 · 951	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu (Kabel LSOH)	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4174	VI · 5.3.1.3 · 952	Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4175	VI · 5.3.1.4 · 952	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4176	VI · 5.3.1.5 · 953	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED c/w Nicad Battery	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4177	VI · 5.3.1.6 · 953	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4178	VI · 5.3.1.7 · 954	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED c/w Nicad Battery	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4179	VI · 5.3.1.8 · 954	Pemasangan 1 Unit RM TKI 2 x 16 Watt LED	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4180	VI · 5.3.1.9 · 955	Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot LED 100 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4181	VI · 5.3.1.10 · 955	Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot RGB 30 Watt untuk Outdoor	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4182	VI · 5.3.1.11 · 955	Pemasangan 1 Unit Lampu High Bay 100 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4183	VI · 5.3.1.12 · 956	Pemasangan 1 Unit Lampu Eksit LED 3 Watt c/w Battery	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4184	VI · 5.3.1.13 · 956	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen (Dust	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4185	VI · 5.3.1.14 · 957	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4186	VI · 5.3.1.15 · 957	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4187	VI · 5.3.1.16 · 958	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 2 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4188	VI · 5.3.1.17 · 958	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 2 x 24 Watt 2.100 Lumen (Balk)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4189	VI · 5.3.1.18 · 959	Pemasangan 1 Unit Lampu PJU Kawasan LED 50 Watt + Tiang 6-7	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4190	VI · 5.3.1.19 · 959	Pemasangan 1 Unit Lampu PJU Kawasan LED 50 Watt + Solar Cell	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4191	VI · 5.3.1.20 · 960	Pemasangan 1 Unit Lampu Taman 25 Watt + Tiang 1 M	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4192	VI · 5.3.1.21 · 960	Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4193	VI · 5.3.1.22 · 961	Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED c/w Nicad Battery	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4194	VI · 5.3.1.23 · 961	Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4195	VI · 5.3.1.24 · 962	Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED c/w Nicad Battery	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4196	VI · 5.3.1.25 · 962	Pemasangan 1 Unit Fitting + 20 Watt Lampu Baret c/w Nicad	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4197	VI · 5.3.1.26 · 963	Pemasangan 1 Unit Fitting + 32 Watt Lampu Baret c/w Nicad	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4198	VI · 5.3.1.27 · 963	Pemasangan 1 Unit Fitting + 40 Watt Lampu Pijar	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4199	VI · 5.3.1.28 · 964	Pemasangan 1 Unit Lampu TL 18 Watt (Balk)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,191
4200	VI · 5.3.1.29 · 964	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 18 Watt (Balk)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,191
4201	VI · 5.3.1.30 · 964	Pemasangan 1 Unit Lampu TL 36 Watt (Balk)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,191
4202	VI · 5.3.1.31 · 965	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 36 Watt (Balk)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,191
4203	VI · 5.3.1.32 · 965	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman (dengan kabel	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4204	VI · 5.3.1.33 · 966	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman (dengan kabel	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4205	VI · 5.3.1.34 · 966	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman (dengan kabel	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4206	VI · 5.3.1.35 · 967	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU (dengan kabel NYFGBY)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4207	VI · 5.3.1.36 · 967	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU (dengan kabel NYY)	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4208	VI · 5.3.1.37 · 968	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 7 m (dengan kabel	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4209	VI · 5.3.1.38 · 968	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 9 m (dengan kabel	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4210	VI · 5.3.1.39 · 969	Pemasangan 1 Unit Lampu Sport Floodlight LED, min. 180000	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,002
4211	VI · 5.3.1.40 · 969	Pemasangan 1 buah Junction Box IP Rated	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,143
4212	VI · 5.3.1.41 · 970	Setting & Aiming 1 titik Lampu Field of Play (FOP) Eksisting	3 → 3	Perlu pemeriksaan sumber Tenaga Terampil 0,231
4213	VI · 5.3.1.42 · 970	Pemasangan 1 m' Kabel Fiber Optic Dual Core Single Mode + Pipa	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,040

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4214	VI · 5.3.1.43 · 970	Pemasangan 1 buah DMX LED Controller, 1 Universe	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,137
4215	VI · 5.3.1.44 · 971	Pemasangan 1 Unit Downlight LED-E27 9W 3000K (Recessed)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4216	VI · 5.3.1.45 · 971	Pemasangan 1 Unit Downlight LED-E27 9W 4000K (Recessed)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4217	VI · 5.3.1.46 · 972	Pemasangan 1 Unit Downlight LED-E27 9W 4000K (Recessed) +	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4218	VI · 5.3.1.47 · 972	Pemasangan 1 Unit Downlight LED 9 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4219	VI · 5.3.1.48 · 973	Pemasangan 1 Unit Downlight LED 17 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4220	VI · 5.3.1.49 · 973	Pemasangan 1 Unit Downlight LED 24 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4221	VI · 5.3.1.50 · 973	Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 12 Watt LED	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4222	VI · 5.3.1.51 · 974	Pemasangan 1 Unit Downlight 13 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4223	VI · 5.3.1.52 · 974	Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot LED 50 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,215
4224	VI · 5.3.1.53 · 974	Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot LED 9 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4225	VI · 5.3.1.54 · 975	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1x18W 4000K	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,191
4226	VI · 5.3.1.55 · 975	Pemasangan 1 Unit Lampu TL 2x18 watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,278
4227	VI · 5.3.1.56 · 976	Pemasangan 1 Unit Lampu Taman LED 50 watt + Tiang 3,8 m	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,851
4228	VI · 5.3.1.57 · 976	Pemasangan 1 Unit Lampu Taman LED 18 watt + Tiang 3 m (single	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,851

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4229	VI · 5.3.1.58 · 977	Pemasangan 1 Unit Fitting + 20 Watt Lampu Baret	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4230	VI · 5.3.1.59 · 977	Pemasangan 1 Unit Fitting + 32 Watt Lampu Baret	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4231	VI · 5.3.1.60 · 978	Pemasangan 1 Unit Tiang PJU Octagonal Single Ornament Parabole	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 2,330
4232	VI · 5.3.1.61 · 978	Pemasangan 1 Unit Tiang PJU Octagonal Double Ornament	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 2,796
4233	VI · 5.3.1.62 · 979	Pemasangan 1 Unit Downlight Outbow LED 9W 4000K	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4234	VI · 5.3.1.63 · 979	Pemasangan 1 Unit Downlight Outbow LED 9W 4000K + Battery	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4235	VI · 5.3.1.64 · 979	Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot Washlight LED 3 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4236	VI · 5.3.1.65 · 980	Pemasangan 1 Unit Spotlight LED-E27 20W 4000K	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4237	VI · 5.3.1.66 · 980	Pemasangan 1 Unit Lampu Bollard LED 20 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,425
4238	VI · 5.3.1.67 · 981	Pemasangan 1 Unit Lampu Outdoor Bollard H400xW110 10W	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,425
4239	VI · 5.3.1.68 · 981	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED Panel 31 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,191
4240	VI · 5.3.1.69 · 982	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED Panel 31 Watt + Battery	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,191
4241	VI · 5.3.1.70 · 982	Pemasangan 1 unit LED Panel 36 Watt Uk 30 x 120 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,191
4242	VI · 5.3.1.71 · 982	Pemasangan 1 unit Downlight LED panel dia. 150 mm 15 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107
4243	VI · 5.3.1.72 · 983	Pemasangan 1 unit Downlight LED Slim panel dia. 127 mm 10 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,107

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4244	VI · 5.3.2.1 · 983	Pemasangan 1 Unit Sensor Cahaya	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4245	VI · 5.3.2.2 · 984	Pemasangan 1 Unit Sensor Gerak	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4246	VI · 5.4.1.1 · 984	Pemasangan 1 Unit MCP-FA (Semi Addressable 1 Loop)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4247	VI · 5.4.1.2 · 985	Pemasangan 1 Unit PC Komputer	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4248	VI · 5.4.1.3 · 985	Pemasangan 1 Unit Alarm Printer	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4249	VI · 5.4.1.4 · 985	Pemasangan 1 Unit Report Printer	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4250	VI · 5.4.1.5 · 986	Pemasangan 1 Unit Announciator	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4251	VI · 5.4.1.6 · 986	Pemasangan 1 Unit Terminal Box Fire Alarm (Lengkap Dengan	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4252	VI · 5.4.1.7 · 987	Pemasangan 1 Unit Smoke Detector Addressable	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4253	VI · 5.4.1.8 · 987	Pemasangan 1 Unit Rate of Rise Detector Addressable	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4254	VI · 5.4.1.9 · 987	Pemasangan 1 Unit Fix Heat Detector Addressable	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4255	VI · 5.4.1.10 · 988	Pemasangan 1 Unit Smoke Detector Konvensional	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4256	VI · 5.4.1.11 · 988	Pemasangan 1 Unit Rate of Rise Detector Konvensional	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4257	VI · 5.4.1.12 · 988	Pemasangan 1 Unit Fix Heat Detector Konvensional	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4258	VI · 5.4.1.13 · 989	Pemasangan 1 Unit Lamp Indicator	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4259	VI · 5.4.1.14 · 989	Pemasangan 1 Unit Manual Break Glass	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4260	VI · 5.4.1.15 · 989	Pemasangan 1 Unit Horn Strobe	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4261	VI · 5.4.1.16 · 990	Pemasangan 1 Unit Fire Fighting Telepon	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4262	VI · 5.4.1.17 · 990	Pemasangan 1 Unit Alarm Bell	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4263	VI · 5.4.1.18 · 991	Pemasangan 1 titik Instalasi Detector Adressable Per Titik	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4264	VI · 5.4.1.19 · 991	Pemasangan 1 titik Instalasi Detector Konvensional Per Titik	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4265	VI · 5.4.1.20 · 992	Pemasangan 1 titik Instalasi Lamp Indicator	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4266	VI · 5.4.1.21 · 992	Pemasangan 1 titik Instalasi Manual Push Button	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4267	VI · 5.4.1.22 · 993	Pemasangan 1 titik Instalasi Alarm Bell	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4268	VI · 5.4.1.23 · 993	Pemasangan 1 titik Instalasi Alarm Indicator Bell	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4269	VI · 5.4.1.24 · 994	Pemasangan 1 titik Instalasi Intercom Jack	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4270	VI · 5.4.1.25 · 994	Pemasangan 1 titik Instalasi Flow & Temper Switch	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4271	VI · 5.4.1.26 · 995	Pemasangan 1 buah Sirine Module	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,115
4272	VI · 5.4.1.27 · 995	Pemasangan 1 buah Control Module	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,115
4273	VI · 5.4.1.28 · 995	Pemasangan 1 buah Relay Module	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,115

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4274	VI · 5.4.1.29 · 996	Pemasangan 1 buah Isolator Module	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,115
4275	VI · 5.4.1.30 · 996	Pemasangan 1 buah Monitor Module	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,115
4276	VI · 5.4.1.31 · 996	Pemasangan 1 Unit Terminal Box Fire Alarm (Tanpa Modul)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,215
4277	VI · 5.4.1.32 · 997	Pemasangan 1 m' Kabel Power Fire Alarm NYA 20 x 1,5 mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,060
4278	VI · 5.4.1.33 · 997	Pemasangan 1 m' Kabel Power Fire Alarm NYA 3 x 2 x 2,5 mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,040
4279	VI · 5.4.1.34 · 997	Pemasangan 1 m' Kabel Power Fire Alarm NYA 5 x 2 x 2,5 mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,060
4280	VI · 5.4.1.35 · 998	Pemasangan 1 Unit Rectifier	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,143
4281	VI · 5.4.1.36 · 998	Pemasangan 1 Unit Power Surge Arrester	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,302
4282	VI · 5.4.1.37 · 999	Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,418
4283	VI · 5.4.1.38 · 999	Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,418
4284	VI · 5.4.1.39 · 1000	Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,418
4285	VI · 5.4.1.40 · 1000	Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,418
4286	VI · 5.4.1.41 · 1001	Pemasangan 1 Unit UPS 2 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,418
4287	VI · 5.4.1.42 · 1001	Pemasangan 1 buah End of Line Resistor	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,028
4288	VI · 5.4.2.1 · 1002	Pemasangan 1 Unit Patch Panel UTP Cat 6 4 port	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4289	VI · 5.4.2.2 · 1002	Pemasangan 1 Unit Wiring Management	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4290	VI · 5.4.2.3 · 1002	Pemasangan 1 Unit PoE Switch HUB	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4291	VI · 5.4.2.4 · 1003	Pemasangan 1 Unit Network Video Recorder (NVR) Kapasitas 32	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4292	VI · 5.4.2.5 · 1003	Pemasangan 1 Unit Rak HUB 12 U (Lengkap dengan Power Outlet)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4293	VI · 5.4.2.6 · 1004	Pemasangan 1 Unit LCD Monitor 32"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4294	VI · 5.4.2.7 · 1004	Pemasangan 1 Unit LED Monitor 50"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4295	VI · 5.4.2.8 · 1005	Pemasangan 1 Unit Keyboard + Mouse	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4296	VI · 5.4.2.9 · 1005	Pemasangan 1 Unit Indoor Fix Dome IP Camera	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4297	VI · 5.4.2.10 · 1005	Pemasangan 1 Unit Outdoor Fix Dome IP Camera	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4298	VI · 5.4.2.11 · 1006	Pemasangan 1 titik Instalasi Camera CCTV	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4299	VI · 5.4.2.12 · 1006	Pemasangan 1 Unit LED Monitor 43"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4300	VI · 5.4.2.13 · 1007	Pemasangan 1 Unit LED Monitor 32"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,534
4301	VI · 5.4.2.14 · 1007	Pemasangan 1 Unit Rak HUB 15U (Lengkap dengan Power Outlet)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,636
4302	VI · 5.4.2.15 · 1007	Pemasangan 1 Unit Rack Mount 10 U	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,636
4303	VI · 5.4.2.16 · 1008	Pemasangan 1 Unit Outdoor Smart Wifi CCTV 360	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,318

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4304	VI · 5.4.3.1 · 1008	Pemasangan 1 Unit MDF-SS	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4305	VI · 5.4.3.2 · 1009	Pemasangan 1 Unit Selector Switch c/w Control Panel	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4306	VI · 5.4.3.3 · 1009	Pemasangan 1 Unit Power Amplifier 360 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4307	VI · 5.4.3.4 · 1009	Pemasangan 1 Unit Power Amplifier 240 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4308	VI · 5.4.3.5 · 1010	Pemasangan 1 Unit Power Amplifier 120 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4309	VI · 5.4.3.6 · 1010	Pemasangan 1 Unit System Controller (Mixer Pre Amp+Equalizer)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4310	VI · 5.4.3.7 · 1010	Pemasangan 1 Unit VCD/DVD/MP3/Mp4	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4311	VI · 5.4.3.8 · 1011	Pemasangan 1 Unit Sound Source	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4312	VI · 5.4.3.9 · 1011	Pemasangan 1 Unit Automatic Alarm System	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4313	VI · 5.4.3.10 · 1011	Pemasangan 1 Unit Paging Mic Keypad	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4314	VI · 5.4.3.11 · 1012	Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4315	VI · 5.4.3.12 · 1012	Pemasangan 1 Unit Rack Cabinet	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4316	VI · 5.4.3.13 · 1013	Pemasangan 1 Unit Terminal Box Tata Suara (TBTS)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4317	VI · 5.4.3.14 · 1013	Pemasangan 1 Unit Ceiling Speaker	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4318	VI · 5.4.3.15 · 1013	Pemasangan 1 Unit Wall Speaker	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4319	VI · 5.4.3.16 · 1014	Pemasangan 1 Unit Horn Speaker	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4320	VI · 5.4.3.17 · 1014	Pemasangan 1 Unit Horn Speaker + Tiang	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4321	VI · 5.4.3.18 · 1015	Pemasangan 1 titik Instalasi Horn Speaker	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4322	VI · 5.4.3.19 · 1015	Pemasangan 1 titik Instalasi Ceiling Speaker	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4323	VI · 5.4.3.20 · 1016	Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4324	VI · 5.4.3.21 · 1016	Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4325	VI · 5.4.3.22 · 1017	Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4326	VI · 5.4.3.23 · 1017	Pemasangan 1 Unit UPS 1 KVA (Inverter, Rectifier, Battery Backup	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4327	VI · 5.4.3.24 · 1018	Pemasangan 1 Unit Power Amplifier 480 Watt	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4328	VI · 5.4.3.25 · 1018	Pemasangan 1 Unit Firedome Speaker c/w Wall Metal Box	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4329	VI · 5.4.3.26 · 1018	Pemasangan 1 Unit Equalizer	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4330	VI · 5.4.3.27 · 1019	Pemasangan 1 Unit Volume Control	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4331	VI · 5.4.3.28 · 1019	Pemasangan 1 Titik Instalasi Volume Kontrol	12 → 12	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4332	VI · 5.4.4.1 · 1020	Pemasangan 1 Unit MDF 2 x 8 Pair	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4333	VI · 5.4.4.2 · 1020	Pemasangan 1 Unit MDF 2 x 10 Pair	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4334	VI · 5.4.4.3 · 1021	Pemasangan 1 Unit PABX Kap: 1 Line 10 Extension (Lengkap	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4335	VI · 5.4.4.4 · 1021	Pemasangan 1 Unit PABX Kap: 1 Line 8 Extension (Lengkap	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4336	VI · 5.4.4.5 · 1022	Pemasangan 1 Unit Terminal Box Telepon	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4337	VI · 5.4.4.6 · 1022	Pemasangan 1 Unit Outlet Telepon	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4338	VI · 5.4.4.7 · 1023	Pemasangan 1 titik Instalasi Outlet Telepon	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4339	VI · 5.4.4.8 · 1023	Pemasangan 1 Unit Telepon Kabel	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4340	VI · 5.4.5.1 · 1024	Pemasangan 1 Unit Server / Gateway c/w PC, Monitor, Keyboard,	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4341	VI · 5.4.5.2 · 1024	Pemasangan 1 Unit Main Switch HUB 24 Port	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4342	VI · 5.4.5.3 · 1025	Pemasangan 1 Unit Main Switch HUB 12 Port	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4343	VI · 5.4.5.4 · 1025	Pemasangan 1 Unit Router Broadband	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4344	VI · 5.4.5.5 · 1025	Pemasangan 1 Unit Fire Wall + Anti Virus	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4345	VI · 5.4.5.6 · 1026	Pemasangan 1 Unit Outlet Data	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4346	VI · 5.4.5.7 · 1026	Pemasangan 1 titik Instalasi Outlet Data	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4347	VI · 5.4.5.8 · 1027	Pemasangan 1 Unit Patch Cord	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4348	VI · 5.4.5.9 · 1027	Pemasangan 1 Unit Patch Panel 24 Port	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4349	VI · 5.4.5.10 · 1027	Pemasangan 1 Unit Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 M)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4350	VI · 5.4.5.11 · 1028	Pemasangan 1 Unit Switch HUB 8 Port, Unmanaged c/w OTB	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,268
4351	VI · 5.4.5.12 · 1028	Pemasangan 1 Unit Touch Screen Panel 7"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,716
4352	VI · 5.4.5.13 · 1029	Pemasangan 1 Unit Touch Screen Panel 10"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,716
4353	VI · 5.4.5.14 · 1029	Pemasangan 1 Unit Touch Screen Panel 12"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,133
4354	VI · 5.4.5.15 · 1029	Pemasangan 1 Unit Touch Screen Panel 14"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 1,133
4355	VI · 5.4.5.16 · 1030	Pemasangan 1 Unit Wall Mounted Rack 15U	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,636
4356	VI · 5.4.5.17 · 1030	Pemasangan 1 Unit Workstation, Meja+Kursi	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik / 0,696
4357	VI · 5.4.5.18 · 1030	Pemasangan 1 Unit Modular Jack	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4358	VI · 5.4.5.19 · 1031	Pemasangan 1 m' Kabel Fiber Optic 4 Core + Pipa Conduit HDPE	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4359	VI · 5.4.5.20 · 1031	Pemasangan 1 Unit Wireless Access Point Outdoor	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4360	VI · 5.4.6.1 · 1032	Pemasangan 1 titik Instalasi TV	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4361	VI · 5.4.6.2 · 1032	Pemasangan 1 Unit Splitter TV 6 Port	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4362	VI · 5.4.6.3 · 1033	Pemasangan 1 Unit Splitter TV 7 Port	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4363	VI · 5.4.6.4 · 1033	Pemasangan 1 Unit Terminal Box TV	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4364	VI · 5.4.6.5 · 1033	Pemasangan 1 Unit Antena UHF	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4365	VI · 5.4.6.6 · 1034	Pemasangan 1 Unit Antena VHF	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4366	VI · 5.4.7.1 · 1034	Pemasangan 1 Unit Main Control Unit (MCU)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4367	VI · 5.4.7.2 · 1035	Pemasangan 1 Unit Remote Display 10"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4368	VI · 5.4.7.3 · 1035	Pemasangan 1 Unit Cable Communication Module	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4369	VI · 5.4.7.4 · 1035	Pemasangan 1 Unit Box Panel DDC	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4370	VI · 5.4.7.5 · 1036	Pemasangan 1 Unit Room Temperature Sensor	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4371	VI · 5.4.7.6 · 1036	Pemasangan 1 Unit Level Switch	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4372	VI · 5.4.7.7 · 1036	Pemasangan 1 Unit Digital Input	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4373	VI · 5.4.7.8 · 1037	Pemasangan 1 Titik Instalasi Kabel Power DDC	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4374	VI · 5.4.8.1 · 1037	Pemasangan 1 Unit Software Monitoring dan Panel Control Unit	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4375	VI · 5.4.8.2 · 1038	Pemasangan 1 Unit Sensor pH Meter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4376	VI · 5.4.8.3 · 1038	Pemasangan 1 Unit Sensor Turbidy Meter Air Baku	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4377	VI · 5.4.8.4 · 1038	Pemasangan 1 Unit Sensor Colorimeter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4378	VI · 5.4.8.5 · 1039	Pemasangan 1 Unit Sensor Residual Chlorine Meter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4379	VI · 5.5.1.1 · 1039	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 5.000 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4380	VI · 5.5.1.2 · 1040	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 6.500 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4381	VI · 5.5.1.3 · 1040	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 7.000 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4382	VI · 5.5.1.4 · 1040	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 9.000 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4383	VI · 5.5.1.5 · 1041	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 12.000 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4384	VI · 5.5.1.6 · 1041	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 24.000 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4385	VI · 5.5.1.7 · 1041	Pemasangan 1 Unit AC Cassete Kap : 35.000 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4386	VI · 5.5.1.8 · 1042	Pemasangan 1 Titik Kabel Power AC NYM 3 x 2,5 mm2	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4387	VI · 5.5.1.9 · 1042	Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol AC NYM 3 x 2,5 mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4388	VI · 5.5.1.10 · 1042	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 15.400 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4389	VI · 5.5.1.11 · 1043	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap : 19.100 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 2,111
4390	VI · 5.5.1.12 · 1043	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Kap : 15.400 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 2,111
4391	VI · 5.5.1.13 · 1043	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Kap : 19.100 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 2,111
4392	VI · 5.5.1.14 · 1044	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Kap : 24.200 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 2,111
4393	VI · 5.5.1.15 · 1044	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Kap : 30.700 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 2,111

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4394	VI · 5.5.1.16 · 1044	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Kap : 38.200 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 3,380
4395	VI · 5.5.1.17 · 1045	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Kap : 47.800 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 3,380
4396	VI · 5.5.1.18 · 1045	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Kap : 54.600 BTUH	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 4,394
4397	VI · 5.5.1.19 · 1045	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Duct Kap. 24.200 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 2,322
4398	VI · 5.5.1.20 · 1046	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Duct Kap. 30.700 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 2,322
4399	VI · 5.5.1.21 · 1046	Pemasangan 1 Unit AC Cassette Duct Kap. 38.200 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 3,718
4400	VI · 5.5.1.22 · 1046	Pemasangan 1 Unit AC Split Duct Kap. 12.300 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 1,431
4401	VI · 5.5.1.23 · 1047	Pemasangan 1 Unit AC Split Duct Kap. 15.400 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4402	VI · 5.5.1.24 · 1047	Pemasangan 1 Unit AC Split Duct Kap. 24.200 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4403	VI · 5.5.1.25 · 1047	Pemasangan 1 Unit AC Split Duct Kap. 30.700 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4404	VI · 5.5.1.26 · 1048	Pemasangan 1 Unit AC Split Duct Kap. 38.200 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4405	VI · 5.5.1.27 · 1048	Pemasangan 1 Unit AC Split Duct Kap. 47.800 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4406	VI · 5.5.1.28 · 1048	Pemasangan 1 Unit AC Split Duct Kap. 54.600 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4407	VI · 5.5.1.29 · 1049	Pemasangan 1 Unit AC High Static Duct Kap. 76.400 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4408	VI · 5.5.1.30 · 1049	Pemasangan 1 Unit AC High Static Duct Kap. 95.500 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4409	VI · 5.5.1.31 · 1050	Pemasangan 1 Unit Outdoor Air Processing Kap. 30.700 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4410	VI · 5.5.1.32 · 1050	Pemasangan 1 Unit Outdoor Air Processing Kap. 38.200 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4411	VI · 5.5.1.33 · 1051	Pemasangan 1 Unit Outdoor Air Processing Kap. 76.400 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4412	VI · 5.5.1.34 · 1051	Pemasangan 1 Unit Outdoor Air Processing Kap. 95.500 Btu/h	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4413	VI · 5.5.2.1 · 1052	Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan ; 50 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4414	VI · 5.5.2.2 · 1052	Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan ; 75 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4415	VI · 5.5.2.3 · 1052	Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan ; 100 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4416	VI · 5.5.2.4 · 1053	Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan ; 200 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4417	VI · 5.5.2.5 · 1053	Pemasangan 1 Unit Inline Fan ; 500 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4418	VI · 5.5.2.6 · 1053	Pemasangan 1 Unit Inline Fan ; 700 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4419	VI · 5.5.2.7 · 1054	Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 2.600 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4420	VI · 5.5.2.8 · 1054	Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 2.800 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4421	VI · 5.5.2.9 · 1054	Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 3.200 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4422	VI · 5.5.2.10 · 1055	Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 3.500 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4423	VI · 5.5.2.11 · 1055	Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 4.000 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4424	VI · 5.5.2.12 · 1055	Pemasangan 1 Unit Axial Fan ; 5.500 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4425	VI · 5.5.2.13 · 1056	Pemasangan 1 Unit Rotary Fan	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4426	VI · 5.5.2.14 · 1056	Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan Rotary	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4427	VI · 5.5.2.15 · 1056	Pemasangan 1 Unit Bifurcated Fan ; 1.500 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4428	VI · 5.5.2.16 · 1057	Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 75 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4429	VI · 5.5.2.17 · 1057	Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 100 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4430	VI · 5.5.2.18 · 1057	Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 150 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4431	VI · 5.5.2.19 · 1058	Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 375 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4432	VI · 5.5.2.20 · 1058	Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 500 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4433	VI · 5.5.2.21 · 1058	Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 600 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4434	VI · 5.5.2.22 · 1059	Pemasangan 1 Unit Intake Grille 600 x 300 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4435	VI · 5.5.2.23 · 1059	Pemasangan 1 Unit Intake Grille 650 x 350 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4436	VI · 5.5.2.24 · 1059	Pemasangan 1 Unit Intake Grille 800 x 350 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4437	VI · 5.5.2.25 · 1060	Pemasangan 1 Unit Intake Grille 800 x 400 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4438	VI · 5.5.2.26 · 1060	Pemasangan 1 Unit Intake Louvre 700 x 400 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4439	VI · 5.5.2.27 · 1060	Pemasangan 1 Unit Fan Louvre 750 x 400 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4440	VI · 5.5.2.28 · 1061	Pemasangan 1 Unit Fan Louvre 900 x 500 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4441	VI · 5.5.2.29 · 1061	Pemasangan 1 Unit Fan Louvre 1.000 x 400 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4442	VI · 5.5.2.30 · 1061	Pemasangan 1 Unit Fan Louvre 1.000 x 450 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4443	VI · 5.5.2.31 · 1062	Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 150 x 150 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4444	VI · 5.5.2.32 · 1062	Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 200 x 200 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4445	VI · 5.5.2.33 · 1062	Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 600 x 300 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4446	VI · 5.5.2.34 · 1063	Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 650 x 350 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4447	VI · 5.5.2.35 · 1063	Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille 900 x 400 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4448	VI · 5.5.2.36 · 1063	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 200 x 200 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4449	VI · 5.5.2.37 · 1064	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 450 x 250 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4450	VI · 5.5.2.38 · 1064	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 400 x 300 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4451	VI · 5.5.2.39 · 1064	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 750 x 350 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4452	VI · 5.5.2.40 · 1065	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 800 x 400 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4453	VI · 5.5.2.41 · 1065	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 850 x 400 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4454	VI · 5.5.2.42 · 1065	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 900 x 500 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4455	VI · 5.5.2.43 · 1066	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 1.000 x 400 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4456	VI · 5.5.2.44 · 1066	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 1.000 x 450 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4457	VI · 5.5.2.45 · 1066	Pemasangan 1 Titik Kabel Power Fan NYM 3 x 2,5 mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4458	VI · 5.5.2.46 · 1067	Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol Fan NYM 3 x 2,5 mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang Listrik /
4459	VI · 5.5.2.47 · 1067	Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 370 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4460	VI · 5.5.2.48 · 1067	Pemasangan 1 Unit Propeller Fan ; 1200 CFM	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 2,227
4461	VI · 5.5.2.49 · 1068	Pemasangan 1 Titik Kabel Power Exhaust Fan NYY 3x2,5 mm2	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang 0,040
4462	VI · 5.5.2.50 · 1068	Pemasangan 1 Unit Exhaust Grille dia. 4"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4463	VI · 5.5.2.51 · 1068	Pemasangan 1 Unit Ceiling Fan Sirroco	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4464	VI · 5.5.2.52 · 1069	Pemasangan 1 Unit Centrifugal Fan Kap. 15.800 cfm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4465	VI · 5.5.2.53 · 1069	Pemasangan 1 Unit Centrifugal Fan Kap. 15.800 cfm c/w Panel	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4466	VI · 5.5.2.54 · 1070	Pemasangan 1 Unit Centrifugal Fan Kap. 9.600 cfm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4467	VI · 5.5.2.55 · 1070	Pemasangan 1 Unit Centrifugal Fan Kap. 9.600 cfm c/w Panel	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4468	VI · 5.5.2.56 · 1071	Pemasangan 1 Unit Centrifugal Fan Kap. 4.800 cfm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4469	VI · 5.5.2.57 · 1071	Pemasangan 1 Unit Centrifugal Fan Kap. 4.800 cfm c/w Panel	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4470	VI · 5.5.2.58 · 1072	Pemasangan 1 Unit Box Louvre 450 x 300 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4471	VI · 5.5.2.59 · 1072	Pemasangan 1 Unit Exhaust Louvre 450 x 300 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4472	VI · 5.5.3.1 · 1073	Pemasangan 1 m2 BJLS 50 (Tanpa Isolasi)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4473	VI · 5.5.3.2 · 1073	Pemasangan 1 m2 BJLS 60 (Tanpa Isolasi)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4474	VI · 5.5.3.3 · 1074	Pemasangan 1 m2 BJLS 70 (Tanpa Isolasi)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4475	VI · 5.5.3.4 · 1074	Pemasangan 1 m2 BJLS 80 (Tanpa Isolasi)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4476	VI · 5.5.3.5 · 1075	Pemasangan 1 m2 BJLS 100 (Tanpa Isolasi)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4477	VI · 5.5.3.6 · 1075	Pemasangan 1 m2 BJLS 50 (Isolasi Luar)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4478	VI · 5.5.3.7 · 1076	Pemasangan 1 m2 BJLS 60 (Isolasi Luar)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4479	VI · 5.5.3.8 · 1076	Pemasangan 1 m2 BJLS 70 (Isolasi Luar)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4480	VI · 5.5.3.9 · 1077	Pemasangan 1 m2 BJLS 80 (Isolasi Luar)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4481	VI · 5.5.3.10 · 1077	Pemasangan 1 m2 BJLS 100 (Isolasi Luar)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4482	VI · 5.5.3.11 · 1078	Pemasangan 1 m2 BJLS 50 (Isolasi Luar Dalam)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4483	VI · 5.5.3.12 · 1078	Pemasangan 1 m2 BJLS 60 (Isolasi Luar Dalam)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4484	VI · 5.5.3.13 · 1079	Pemasangan 1 m2 BJLS 70 (Isolasi Luar Dalam)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4485	VI · 5.5.3.14 · 1079	Pemasangan 1 m2 BJLS 80 (Isolasi Luar Dalam)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4486	VI · 5.5.3.15 · 1080	Pemasangan 1 m2 BJLS 100 (Isolasi Luar Dalam)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4487	VI · 5.5.3.16 · 1080	Pemasangan 1 m2 Ducting PU	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4488	VI · 5.5.3.17 · 1081	Pemasangan 1 m' Flexible Duct 200 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4489	VI · 5.5.3.18 · 1081	Pemasangan 1 m' Flexible Duct 250 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4490	VI · 5.5.4.1 · 1082	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 6,4 mm (1/4")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4491	VI · 5.5.4.2 · 1082	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 9,5 mm (3/8")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4492	VI · 5.5.4.3 · 1083	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 12,7 mm (1/2")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4493	VI · 5.5.4.4 · 1083	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 15,9 mm (5/8")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4494	VI · 5.5.4.5 · 1084	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 19,1 mm (3/4")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4495	VI · 5.5.4.6 · 1084	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 22,2 mm (7/8")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4496	VI · 5.5.4.7 · 1085	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 25,4 mm (1")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4497	VI · 5.5.4.8 · 1085	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 28,6 mm (1-1/8")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4498	VI · 5.5.4.9 · 1086	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 34,9 mm (1-3/8")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4499	VI · 5.5.4.10 · 1086	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 41,3 mm (1-5/8")	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4500	VI · 5.5.4.11 · 1087	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + Isolasi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PIPA PVC AW ; DN.
4501	VI · 5.5.4.12 · 1087	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PIPA PVC AW ; DN.
4502	VI · 5.5.4.13 · 1088	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) + Isolasi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PIPA PVC AW ; DN. 1"
4503	VI · 5.5.4.14 · 1088	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1-1/4" (32 mm) + Isolasi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PIPA PVC AW ; DN. 1-
4504	VI · 5.5.4.15 · 1089	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1-1/2" (40 mm) + Isolasi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PIPA PVC AW ; DN. 1-
4505	VI · 5.5.4.16 · 1089	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PIPA PVC AW ; DN. 2"
4506	VI · 5.5.4.17 · 1090	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 2-1/2" (65 mm) + Isolasi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PIPA PVC AW ; DN. 2-
4507	VI · 5.5.4.18 · 1090	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PIPA PVC AW ; DN. 3"
4508	VI · 5.5.4.19 · 1091	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber PIPA PVC AW ; DN. 4"
4509	VI · 5.5.4.20 · 1091	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 3/8"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4510	VI · 5.5.4.21 · 1092	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 1/2"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4511	VI · 5.5.4.22 · 1092	Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 1/4" + 5/8"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tembaga B280
4512	VI · 5.5.5.1 · 1093	Pemasangan 1 Unit Box Diffuser 250 x 250 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Box Diffuser 250 x
4513	VI · 5.5.5.2 · 1093	Pemasangan 1 Unit Box Diffuser 350 x 350 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Box Diffuser 350 x

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4514	VI · 5.6.1.1 · 1094	Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 50 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET dia. 50 mm
4515	VI · 5.6.1.2 · 1094	Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 65 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET dia. 65 mm
4516	VI · 5.6.1.3 · 1094	Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 80 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET dia. 80 mm
4517	VI · 5.6.1.4 · 1095	Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 100 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET dia. 100 mm
4518	VI · 5.6.1.5 · 1095	Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 150 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET dia. 150 mm
4519	VI · 5.6.1.6 · 1095	Pemasangan 1 Unit PRV SET dia. 200 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET dia. 200 mm
4520	VI · 5.6.1.7 · 1096	Pemasangan 1 Unit MCV Set dia. 80 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber MCV Set dia. 80 mm
4521	VI · 5.6.1.8 · 1096	Pemasangan 1 Unit MCV Set dia. 100 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber MCV Set dia. 100 mm
4522	VI · 5.6.1.9 · 1096	Pemasangan 1 Unit MCV Set dia. 150 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber MCV Set dia. 150 mm
4523	VI · 5.6.1.10 · 1097	Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 50 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber BCV Set dia. 50 mm
4524	VI · 5.6.1.11 · 1097	Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 65 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber BCV Set dia. 65 mm
4525	VI · 5.6.1.12 · 1097	Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 80 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber BCV Set dia. 80 mm
4526	VI · 5.6.1.13 · 1098	Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 100 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber BCV Set dia. 100 mm
4527	VI · 5.6.1.14 · 1098	Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 150 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber BCV Set dia. 150 mm
4528	VI · 5.6.1.15 · 1098	Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent dia. 50 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Automatic Air Vent

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4529	VI · 5.6.1.16 · 1099	Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent dia. 80 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Automatic Air Vent
4530	VI · 5.6.1.17 · 1099	Pemasangan 1 Unit Safety Valve dia. 100 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Safety Valve dia. 100
4531	VI · 5.6.1.18 · 1099	Pemasangan 1 Unit Safety Valve dia. 150 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Safety Valve dia. 150
4532	VI · 5.6.1.19 · 1100	Pemasangan 1 Unit Flow Meter Analog dia. 100 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flow Meter Analog
4533	VI · 5.6.1.20 · 1100	Pemasangan 1 Unit Flow Meter Analog dia. 200 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flow Meter Analog
4534	VI · 5.6.1.21 · 1100	Pemasangan 1 Unit Landing Valve 2,5"	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Landing Valve 2,5"
4535	VI · 5.6.1.22 · 1101	Pemasangan 1 Unit Orifice Plate dia. 25 mm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Orifice Plate dia. 25
4536	VI · 5.6.2.1 · 1101	Pemasangan 1 Unit Sprinkler Head Pendant	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sprinkler Head
4537	VI · 5.6.2.2 · 1102	Pemasangan 1 Unit Sprinkler Head Upright	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sprinkler Head
4538	VI · 5.6.2.3 · 1102	Pemasangan 1 Unit Hydrant Pillar	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Hydrant Pillar dan
4539	VI · 5.6.2.4 · 1102	Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Indoor Hydrant Box
4540	VI · 5.6.2.5 · 1103	Pemasangan 1 Unit Outdoor Hydrant Box (OHB)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Outdoor Hydrant Box
4541	VI · 5.6.2.6 · 1103	Pemasangan 1 Unit Siamesse Connection	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Siamesse Connection
4542	VI · 5.6.2.7 · 1103	Pemasangan 1 Unit Sprinkler Thermatic C02 3,5 Kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sprinkler Thermatic
4543	VI · 5.6.3.1 · 1104	Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 3 Kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4544	VI · 5.6.3.2 · 1104	Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 5 Kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4545	VI · 5.6.3.3 · 1105	Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 25 Kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4546	VI · 5.6.3.4 · 1105	Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 6 Kg	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tukang
4547	VI · 5.6.4.1 · 1106	Pemasangan 1 Unit Jockey Fire Pump Vertical Multi Stage, 25	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Jockey Fire Pump
4548	VI · 5.6.4.2 · 1106	Pemasangan 1 Unit Main Fire Pump Centrifugal End Suction,	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Main Fire Pump
4549	VI · 5.6.4.3 · 1107	Pemasangan 1 Unit Diesel Fire Pump Centrifugal End Suction,	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Diesel Fire Pump
4550	VI · 5.6.4.4 · 1107	Pemasangan 1 Unit Main Fire Pump Centrifugal End Suction,	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Main Fire Pump
4551	VI · 5.6.4.5 · 1108	Pemasangan 1 Unit Diesel Fire Pump Centrifugal End Suction,	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Diesel Fire Pump
4552	VI · 5.6.5.1 · 1108	Pemasangan 1 m2 Fire Stop Mortar + Rockwool	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Rockwool Density
4553	VI · 6.1.1.1 · 1109	Pemasangan 1 Unit Roof Tank Fiberglass Kap. 2 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof Tank Fiberglass
4554	VI · 6.1.1.2 · 1110	Pemasangan 1 Unit Roof Tank Fiberglass Kap. 4 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof Tank Fiberglass
4555	VI · 6.1.1.3 · 1110	Pemasangan 1 Unit Roof Tank Fiberglass Kap. 12 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof Tank Fiberglass
4556	VI · 6.1.1.4 · 1111	Pemasangan 1 Unit Roof Tank Stainless Kap. 2 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof Tank Stainless
4557	VI · 6.1.1.5 · 1111	Pemasangan 1 Unit Roof Tank Stainless Kap. 4 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof Tank Stainless
4558	VI · 6.1.1.6 · 1112	Pemasangan 1 Unit Roof Tank Stainless Kap. 12 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof Tank Stainless

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4559	VI · 6.1.1.7 · 1112	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,7 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4560	VI · 6.1.1.8 · 1113	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 1,5 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4561	VI · 6.1.1.9 · 1113	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 2,5 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4562	VI · 6.1.1.10 · 1114	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 3 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4563	VI · 6.1.1.11 · 1114	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 4 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4564	VI · 6.1.1.12 · 1115	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 5 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4565	VI · 6.1.1.13 · 1115	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 5,5 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4566	VI · 6.1.1.14 · 1116	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 6 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4567	VI · 6.1.1.15 · 1116	Pemasangan 1 Unit Tangki Panel FRP Kap. 12 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki panel FRP
4568	VI · 6.1.1.16 · 1117	Pemasangan 1 Unit Tangki Panel Stainless Steel Kap. 12 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki panel
4569	VI · 6.1.1.17 · 1117	Pemasangan 1 Unit Tangki Panel GRP Kap. 12 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki panel GRP
4570	VI · 6.1.1.18 · 1118	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 0,5 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4571	VI · 6.1.1.19 · 1118	Pemasangan 1 Unit Tangki Panel GRP Kap. 16 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki panel GRP
4572	VI · 6.1.1.20 · 1119	Pemasangan 1 Unit Tangki Toren Kap. 2,2 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Toren
4573	VI · 6.1.2.1 · 1119	Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer 150 lpm; Centrifugal End	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Transfer 150

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4574	VI · 6.1.2.2 · 1120	Pemasangan 1 Unit Pompa Booster 450 lpm; Centrifugal End	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Booster 450
4575	VI · 6.1.2.3 · 1120	Pemasangan 1 Unit Pompa Booster 150 lpm; Vertical In Line –	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Booster 150
4576	VI · 6.1.2.4 · 1121	Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 27 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Jet 27 lpm +
4577	VI · 6.1.2.5 · 1121	Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 34 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Jet 34 lpm +
4578	VI · 6.1.2.6 · 1122	Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 100 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Jet 100 lpm +
4579	VI · 6.1.2.7 · 1122	Pemasangan 1 Unit Pompa Lift 80 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Lift 80 lpm +
4580	VI · 6.1.2.8 · 1123	Pemasangan 1 Unit Pompa Lift 250 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Lift 250 lpm
4581	VI · 6.1.2.9 · 1123	Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 30 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Jet 30 lpm +
4582	VI · 6.1.2.10 · 1124	Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer 500 lpm; Centrifugal End	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Transfer 500
4583	VI · 6.1.2.11 · 1124	Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer 50 lpm; Centrifugal End	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Transfer 50
4584	VI · 6.1.2.12 · 1125	Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer 450 lpm, Horizontal	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Transfer 450
4585	VI · 6.1.2.13 · 1125	Pemasangan 1 Unit Pompa Centrifugal 900 lpm; Horizontal	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Centrifugal
4586	VI · 6.1.2.14 · 1126	Pemasangan 1 Unit Pompa Dosing Kapasitas 0.5 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Dosing
4587	VI · 6.1.2.15 · 1126	Pemasangan 1 Unit Pompa Dosing Kapasitas 1.5 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Dosing
4588	VI · 6.1.2.16 · 1127	Pemasangan 1 Unit Pompa Centrifugal 120 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Centrifugal

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4589	VI · 6.1.2.17 · 1127	Pemasangan 1 Unit Pompa Centrifugal 60 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Centrifugal
4590	VI · 6.1.2.18 · 1128	Pemasangan 1 Unit Pompa Centrifugal 1000 lpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Centrifugal
4591	VI · 6.1.3.1 · 1128	Pemasangan 1 Unit Sand Filter Kap. 0,1 m3/hari	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sand Filter Kapasitas
4592	VI · 6.1.3.2 · 1129	Pemasangan 1 Unit Sand Filter Kap. 14 m3/hari	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sand Filter Kapasitas
4593	VI · 6.1.3.3 · 1129	Pemasangan 1 Unit Carbon Filter Kap. 0,1 m3/hari	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Carbon Filter
4594	VI · 6.1.3.4 · 1130	Pemasangan 1 Unit Carbon Filter Kap. 0,6 m3/hari	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Carbon Filter
4595	VI · 6.1.3.5 · 1130	Pemasangan 1 Unit Silika Filter Kap. 0,1 m3/hari	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Silika Filter
4596	VI · 6.1.3.7 · 1131	Pemasangan 1 m2 Tube Settler	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
4597	VI · 6.1.4.1 · 1131	Pemasangan 1 Unit Priming Tank 500 liter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Priming Tank Fiber
4598	VI · 6.1.4.2 · 1132	Pemasangan 1 Unit Priming Tank 800 liter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Priming Tank Fiber
4599	VI · 6.1.4.3 · 1132	Pemasangan 1 Unit Priming Tank 1.000 liter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Priming Tank Fiber
4600	VI · 6.1.4.4 · 1133	Pemasangan 1 Unit Priming Tank 2.000 liter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Priming Tank Fiber
4601	VI · 6.1.4.5 · 1133	Pemasangan 1 Unit Pressure Tank 1.000 Liter	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Tank 1.000
4602	VI · 6.1.4.6 · 1134	Pemasangan 1 Unit Tangki Anti Water Hammer	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tangki Anti Water
4603	VI · 6.1.5.1 · 1134	Pemasangan 1 Unit Agitator Tangki Pelarutan 200-300 rpm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Agitator Tangki

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4604	VI · 6.2.1.1 · 1135	Pemasangan 1 Unit Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewage Treatment
4605	VI · 6.2.1.2 · 1135	Pemasangan 1 Unit Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewage Treatment
4606	VI · 6.2.1.3 · 1136	Pemasangan 1 Unit Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewage Treatment
4607	VI · 6.2.1.4 · 1136	Pemasangan 1 Unit Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewage Treatment
4608	VI · 6.2.1.5 · 1137	Pemasangan 1 Unit Sewage Treatment Plant (STP) Precast Kap.	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewage Treatment
4609	VI · 6.2.1.6 · 1137	Pemasangan 1 Unit Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewage Treatment
4610	VI · 6.2.1.7 · 1138	Pemasangan 1 Unit BioFilter Anaerobic Aerobic Clarifier Packed	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber BioFilter Anaerobic
4611	VI · 6.2.2.1 · 1138	Pemasangan 1 Unit Pompa Sump Pit Air Kotor 100 m3/jam,	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Sump Pit
4612	VI · 6.2.2.2 · 1139	Pemasangan 1 Unit Pompa Jenis Submersible Cutter Pump Kap.	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Jenis
4613	VI · 6.2.2.3 · 1139	Pemasangan 1 Unit Pompa Jenis Submersible Cutter Pump Kap.	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pompa Jenis
4614	VI · 6.2.3.1 · 1140	Pemasangan 1 Unit Grease Trap Portable Fiberglass, Kap. 30	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Grease Trap Portable
4615	VI · 6.2.3.2 · 1141	Pemasangan 1 Unit Grease Trap Portable Stainless , Kap. 30	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Grease Trap Portable
4616	VI · 6.2.3.3 · 1141	Pemasangan 1 Unit Grease Trap Central Fiberglass, Kap. 5 m3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Grease Trap Central
4617	VI · 6.2.4.1 · 1142	Pemasangan 1 Unit Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t=100 cm (dengan Tutup Beton)	13 → 13	Perlu pemeriksaan sumber Buis Beton d=80cm,
4618	VI · 6.2.4.2 · 1142	Pemasangan 1 Unit Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t=100 cm (tanpa Tutup Beton)	10 → 10	Perlu pemeriksaan sumber Buis Beton d=80cm,

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4619	VI · 6.3.1 · 1143	Pemasangan 1 Unit Bak Kontrol Pasangan Bata 30 cm x 30 cm Tinggi	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
4620	VI · 6.3.2 · 1143	Pemasangan 1 Unit Bak Kontrol Pasangan Bata 45 cm x 45 cm Tinggi	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
4621	VI · 6.3.3 · 1144	Pemasangan 1 Unit Bak Kontrol Pasangan Bata 60 cm x 60 cm Tinggi	10 → 10	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
4622	VI · 6.4.1.1 · 1145	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN.
4623	VI · 6.4.1.2 · 1145	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN.
4624	VI · 6.4.1.3 · 1146	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 1"
4625	VI · 6.4.1.4 · 1146	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 1-
4626	VI · 6.4.1.5 · 1147	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 1-
4627	VI · 6.4.1.6 · 1147	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 2"
4628	VI · 6.4.1.7 · 1148	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 2-
4629	VI · 6.4.1.8 · 1148	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 3"
4630	VI · 6.4.1.9 · 1149	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 4"
4631	VI · 6.4.1.10 · 1149	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 5"
4632	VI · 6.4.1.11 · 1150	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 6"
4633	VI · 6.4.1.12 · 1150	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN. 8"

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4634	VI · 6.4.1.13 · 1151	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN.
4635	VI · 6.4.1.14 · 1151	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN.
4636	VI · 6.4.1.15 · 1152	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN.
4637	VI · 6.4.1.16 · 1152	Pemasangan 1 m’ pipa PVC AW, DN. 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC AW ; DN.
4638	VI · 6.4.1.17 · 1153	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4639	VI · 6.4.1.18 · 1153	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4640	VI · 6.4.1.19 · 1154	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4641	VI · 6.4.1.20 · 1154	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4642	VI · 6.4.1.21 · 1155	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4643	VI · 6.4.1.22 · 1155	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4644	VI · 6.4.1.23 · 1156	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4645	VI · 6.4.1.24 · 1156	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4646	VI · 6.4.1.25 · 1157	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4647	VI · 6.4.1.26 · 1157	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4648	VI · 6.4.1.27 · 1158	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4649	VI · 6.4.1.28 · 1158	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4650	VI · 6.4.1.29 · 1159	Pemasangan 1 m’ pipa PVC D, DN. 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC D ; DN.
4651	VI · 6.4.2.1 · 1160	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4652	VI · 6.4.2.2 · 1160	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4653	VI · 6.4.2.3 · 1161	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4654	VI · 6.4.2.4 · 1161	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4655	VI · 6.4.2.5 · 1162	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4656	VI · 6.4.2.6 · 1162	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4657	VI · 6.4.2.7 · 1163	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4658	VI · 6.4.2.8 · 1163	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4659	VI · 6.4.2.9 · 1164	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4660	VI · 6.4.2.10 · 1164	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4661	VI · 6.4.2.11 · 1165	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4662	VI · 6.4.2.12 · 1165	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4663	VI · 6.4.2.13 · 1166	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4664	VI · 6.4.2.14 · 1166	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4665	VI · 6.4.2.15 · 1167	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4666	VI · 6.4.2.16 · 1167	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis MED
4667	VI · 6.4.2.17 · 1168	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4668	VI · 6.4.2.18 · 1168	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4669	VI · 6.4.2.19 · 1169	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4670	VI · 6.4.2.20 · 1169	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4671	VI · 6.4.2.21 · 1170	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4672	VI · 6.4.2.22 · 1170	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4673	VI · 6.4.2.23 · 1171	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4674	VI · 6.4.2.24 · 1171	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4675	VI · 6.4.2.25 · 1172	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4676	VI · 6.4.2.26 · 1172	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4677	VI · 6.4.2.27 · 1173	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4678	VI · 6.4.2.28 · 1173	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4679	VI · 6.4.2.29 · 1174	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4680	VI · 6.4.2.30 · 1174	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4681	VI · 6.4.2.31 · 1175	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4682	VI · 6.4.2.32 · 1175	Pemasangan 1 m’ Pipa Galvanis SCH 40, DN. 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa galvanis SCH 40
4683	VI · 6.4.3.1 · 1176	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4684	VI · 6.4.3.2 · 1176	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4685	VI · 6.4.3.3 · 1177	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4686	VI · 6.4.3.4 · 1177	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4687	VI · 6.4.3.5 · 1178	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4688	VI · 6.4.3.6 · 1178	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4689	VI · 6.4.3.7 · 1179	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4690	VI · 6.4.3.8 · 1179	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4691	VI · 6.4.3.9 · 1180	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4692	VI · 6.4.3.10 · 1180	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 10, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 10 ; DN.
4693	VI · 6.4.3.11 · 1181	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4694	VI · 6.4.3.12 · 1181	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.
4695	VI · 6.4.3.13 · 1182	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.
4696	VI · 6.4.3.14 · 1182	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.
4697	VI · 6.4.3.15 · 1183	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.
4698	VI · 6.4.3.16 · 1183	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.
4699	VI · 6.4.3.17 · 1184	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.
4700	VI · 6.4.3.18 · 1184	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.
4701	VI · 6.4.3.19 · 1185	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.
4702	VI · 6.4.3.20 · 1185	Pemasangan 1 m’ pipa PPR PN 20, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PPR PN 20 ; DN.
4703	VI · 6.4.4.1 · 1186	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4704	VI · 6.4.4.2 · 1186	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4705	VI · 6.4.4.3 · 1187	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4706	VI · 6.4.4.4 · 1187	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4707	VI · 6.4.4.5 · 1188	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4708	VI · 6.4.4.6 · 1188	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4709	VI · 6.4.4.7 · 1189	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4710	VI · 6.4.4.8 · 1189	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4711	VI · 6.4.4.9 · 1190	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4712	VI · 6.4.4.10 · 1190	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4713	VI · 6.4.4.11 · 1191	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4714	VI · 6.4.4.12 · 1191	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4715	VI · 6.4.4.13 · 1192	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4716	VI · 6.4.4.14 · 1192	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4717	VI · 6.4.4.15 · 1193	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4718	VI · 6.4.4.16 · 1193	Pemasangan 1 m’ pipa BS MED CLASS, DN. 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS MED CLASS
4719	VI · 6.4.4.17 · 1194	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4720	VI · 6.4.4.18 · 1194	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4721	VI · 6.4.4.19 · 1195	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4722	VI · 6.4.4.20 · 1195	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4723	VI · 6.4.4.21 · 1196	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4724	VI · 6.4.4.22 · 1196	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4725	VI · 6.4.4.23 · 1197	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4726	VI · 6.4.4.24 · 1197	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4727	VI · 6.4.4.25 · 1198	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4728	VI · 6.4.4.26 · 1198	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4729	VI · 6.4.4.27 · 1199	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4730	VI · 6.4.4.28 · 1199	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4731	VI · 6.4.4.29 · 1200	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4732	VI · 6.4.4.30 · 1200	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4733	VI · 6.4.4.31 · 1201	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4734	VI · 6.4.4.32 · 1201	Pemasangan 1 m’ pipa BS SCH 40, DN. 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa BS SCH 40 ;
4735	VI · 6.4.5.1 · 1202	Pemasangan 1 m’ Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah, DN. 6" (150 mm)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tanah, DN. 6"
4736	VI · 6.4.5.2 · 1202	Pemasangan 1 m’ Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah, DN. 8" (200 mm)	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Tanah, DN. 8"
4737	VI · 6.5.1.1 · 1203	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4738	VI · 6.5.1.2 · 1204	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4739	VI · 6.5.1.3 · 1204	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4740	VI · 6.5.1.4 · 1204	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4741	VI · 6.5.1.5 · 1205	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4742	VI · 6.5.1.6 · 1205	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4743	VI · 6.5.1.7 · 1205	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4744	VI · 6.5.1.8 · 1206	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4745	VI · 6.5.1.9 · 1206	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4746	VI · 6.5.1.10 · 1206	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4747	VI · 6.5.1.11 · 1207	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4748	VI · 6.5.1.12 · 1207	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4749	VI · 6.5.1.13 · 1207	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4750	VI · 6.5.1.14 · 1208	Pemasangan 1 Unit gate valve 10 K, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 10 K ; DN
4751	VI · 6.5.1.15 · 1208	Pemasangan 1 Unit gate valve 12 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 12 K ; DN
4752	VI · 6.5.1.16 · 1208	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4753	VI · 6.5.1.17 · 1209	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4754	VI · 6.5.1.18 · 1209	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4755	VI · 6.5.1.19 · 1209	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4756	VI · 6.5.1.20 · 1210	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4757	VI · 6.5.1.21 · 1210	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4758	VI · 6.5.1.22 · 1210	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4759	VI · 6.5.1.23 · 1211	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4760	VI · 6.5.1.24 · 1211	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4761	VI · 6.5.1.25 · 1211	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4762	VI · 6.5.1.26 · 1212	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4763	VI · 6.5.1.27 · 1212	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4764	VI · 6.5.1.28 · 1212	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4765	VI · 6.5.1.29 · 1213	Pemasangan 1 Unit gate valve 16 K, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 16 K ; DN
4766	VI · 6.5.1.30 · 1213	Pemasangan 1 Unit gate valve 20 K, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 20 K ; DN
4767	VI · 6.5.1.31 · 1213	Pemasangan 1 Unit gate valve 20 K, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 20 K ; DN
4768	VI · 6.5.1.32 · 1214	Pemasangan 1 Unit gate valve 20 K, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 20 K ; DN

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4769	VI · 6.5.1.33 · 1214	Pemasangan 1 Unit gate valve 20 K, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 20 K ; DN
4770	VI · 6.5.1.34 · 1214	Pemasangan 1 Unit gate valve 25 K, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 25 K ; DN
4771	VI · 6.5.1.35 · 1215	Pemasangan 1 Unit gate valve 25 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 25 K ; DN
4772	VI · 6.5.1.36 · 1215	Pemasangan 1 Unit gate valve 25 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Gate valve 25 K ; DN
4773	VI · 6.5.2.1 · 1216	Pemasangan 1 Unit ball valve, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Ball valve ; DN 1/2“
4774	VI · 6.5.2.2 · 1217	Pemasangan 1 Unit ball valve, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Ball valve ; DN 3/4“
4775	VI · 6.5.2.3 · 1217	Pemasangan 1 Unit ball valve, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Ball valve ; DN 1“ (25
4776	VI · 6.5.2.4 · 1218	Pemasangan 1 Unit ball valve, DN 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Ball valve ; DN
4777	VI · 6.5.2.5 · 1218	Pemasangan 1 Unit ball valve, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Ball valve ; DN
4778	VI · 6.5.2.6 · 1219	Pemasangan 1 Unit ball valve, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Ball valve ; DN 2“ (50
4779	VI · 6.5.2.7 · 1219	Pemasangan 1 Unit ball valve, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Ball valve ; DN
4780	VI · 6.5.2.8 · 1220	Pemasangan 1 Unit ball valve, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Ball valve ; DN 3“ (80
4781	VI · 6.5.2.9 · 1220	Pemasangan 1 Unit ball valve, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Ball valve ; DN 4“
4782	VI · 6.5.3.1 · 1221	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4783	VI · 6.5.3.2 · 1221	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4784	VI · 6.5.3.3 · 1222	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4785	VI · 6.5.3.4 · 1222	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4786	VI · 6.5.3.5 · 1223	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4787	VI · 6.5.3.6 · 1223	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4788	VI · 6.5.3.7 · 1224	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4789	VI · 6.5.3.8 · 1224	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4790	VI · 6.5.3.9 · 1225	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4791	VI · 6.5.3.10 · 1225	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4792	VI · 6.5.3.11 · 1226	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4793	VI · 6.5.3.12 · 1226	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4794	VI · 6.5.3.13 · 1227	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4795	VI · 6.5.3.14 · 1227	Pemasangan 1 Unit check valve 10 K, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 10 K ;
4796	VI · 6.5.3.15 · 1228	Pemasangan 1 Unit check valve 16 K, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 16 K ;
4797	VI · 6.5.3.16 · 1228	Pemasangan 1 Unit check valve 16 K, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 16 K ;
4798	VI · 6.5.3.17 · 1229	Pemasangan 1 Unit check valve 16 K, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 16 K ;

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4799	VI · 6.5.3.18 · 1229	Pemasangan 1 Unit check valve 16 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 16 K ;
4800	VI · 6.5.3.19 · 1230	Pemasangan 1 Unit check valve 16 K, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 16 K ;
4801	VI · 6.5.3.20 · 1230	Pemasangan 1 Unit check valve 16 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 16 K ;
4802	VI · 6.5.3.21 · 1231	Pemasangan 1 Unit check valve 16 K, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 16 K ;
4803	VI · 6.5.3.22 · 1231	Pemasangan 1 Unit check valve 16 K, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 16 K ;
4804	VI · 6.5.3.23 · 1232	Pemasangan 1 Unit check valve 16 K, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Check valve 16 K ;
4805	VI · 6.5.4.1 · 1232	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN
4806	VI · 6.5.4.2 · 1233	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN
4807	VI · 6.5.4.3 · 1233	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 1“
4808	VI · 6.5.4.4 · 1234	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 1-
4809	VI · 6.5.4.5 · 1234	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 1-
4810	VI · 6.5.4.6 · 1235	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 2“
4811	VI · 6.5.4.7 · 1235	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 2-
4812	VI · 6.5.4.8 · 1236	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 3“
4813	VI · 6.5.4.9 · 1236	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 4“

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4814	VI · 6.5.4.10 · 1237	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 5“
4815	VI · 6.5.4.11 · 1237	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 6“
4816	VI · 6.5.4.12 · 1238	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN 8“
4817	VI · 6.5.4.13 · 1238	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN
4818	VI · 6.5.4.14 · 1239	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN
4819	VI · 6.5.4.15 · 1239	Pemasangan 1 Unit strainer 10 K, DN 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 10 K ; DN
4820	VI · 6.5.4.16 · 1240	Pemasangan 1 Unit strainer 16 K, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 16 K ; DN 2“
4821	VI · 6.5.4.17 · 1240	Pemasangan 1 Unit strainer 16 K, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 16 K ; DN 2-
4822	VI · 6.5.4.18 · 1241	Pemasangan 1 Unit strainer 16 K, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 16 K ; DN 3“
4823	VI · 6.5.4.19 · 1241	Pemasangan 1 Unit strainer 16 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 16 K ; DN 4“
4824	VI · 6.5.4.20 · 1242	Pemasangan 1 Unit strainer 16 K, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 16 K ; DN 5“
4825	VI · 6.5.4.21 · 1242	Pemasangan 1 Unit strainer 16 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 16 K ; DN 6“
4826	VI · 6.5.4.22 · 1243	Pemasangan 1 Unit strainer 16 K, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 16 K ; DN 8“
4827	VI · 6.5.4.23 · 1243	Pemasangan 1 Unit strainer 16 K, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 16 K ; DN
4828	VI · 6.5.4.24 · 1244	Pemasangan 1 Unit strainer 16 K, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Strainer 16 K ; DN

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4829	VI · 6.5.5.1 · 1245	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN
4830	VI · 6.5.5.2 · 1245	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN
4831	VI · 6.5.5.3 · 1246	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 1“
4832	VI · 6.5.5.4 · 1246	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 1-
4833	VI · 6.5.5.5 · 1247	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 1-
4834	VI · 6.5.5.6 · 1247	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 2“
4835	VI · 6.5.5.7 · 1248	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 2-
4836	VI · 6.5.5.8 · 1248	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 3“
4837	VI · 6.5.5.9 · 1249	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 4“
4838	VI · 6.5.5.10 · 1249	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 5“
4839	VI · 6.5.5.11 · 1250	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 6“
4840	VI · 6.5.5.12 · 1250	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 8“
4841	VI · 6.5.5.13 · 1251	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 10“
4842	VI · 6.5.5.14 · 1251	Pemasangan 1 Unit floater valve, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floater valve ; DN 12“
4843	VI · 6.5.6.1 · 1252	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 1/2“

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4844	VI · 6.5.6.2 · 1252	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 3/4“
4845	VI · 6.5.6.3 · 1253	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 1“ (25
4846	VI · 6.5.6.4 · 1253	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN
4847	VI · 6.5.6.5 · 1254	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN
4848	VI · 6.5.6.6 · 1254	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 2“ (50
4849	VI · 6.5.6.7 · 1255	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN
4850	VI · 6.5.6.8 · 1255	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 3“ (80
4851	VI · 6.5.6.9 · 1256	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 4“
4852	VI · 6.5.6.10 · 1256	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 5“
4853	VI · 6.5.6.11 · 1257	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 6“
4854	VI · 6.5.6.12 · 1257	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 8“
4855	VI · 6.5.6.13 · 1258	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 10“
4856	VI · 6.5.6.14 · 1258	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 12“
4857	VI · 6.5.6.15 · 1259	Pemasangan 1 Unit foot valve, DN 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Foot valve ; DN 14“
4858	VI · 6.5.7.1 · 1260	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4859	VI · 6.5.7.2 · 1260	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4860	VI · 6.5.7.3 · 1261	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4861	VI · 6.5.7.4 · 1261	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4862	VI · 6.5.7.5 · 1262	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4863	VI · 6.5.7.6 · 1262	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4864	VI · 6.5.7.7 · 1263	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4865	VI · 6.5.7.8 · 1263	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4866	VI · 6.5.7.9 · 1264	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4867	VI · 6.5.7.10 · 1264	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4868	VI · 6.5.7.11 · 1265	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4869	VI · 6.5.7.12 · 1265	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4870	VI · 6.5.7.13 · 1266	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4871	VI · 6.5.7.14 · 1266	Pemasangan 1 Unit flexible joint 10 K, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 10 K ;
4872	VI · 6.5.7.15 · 1267	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;
4873	VI · 6.5.7.16 · 1267	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4874	VI · 6.5.7.17 · 1268	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;
4875	VI · 6.5.7.18 · 1268	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;
4876	VI · 6.5.7.19 · 1269	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;
4877	VI · 6.5.7.20 · 1269	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;
4878	VI · 6.5.7.21 · 1270	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;
4879	VI · 6.5.7.22 · 1270	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;
4880	VI · 6.5.7.23 · 1271	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;
4881	VI · 6.5.7.24 · 1271	Pemasangan 1 Unit flexible joint 20 K, DN 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flexible joint 20 K ;
4882	VI · 6.5.8.1 · 1272	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN
4883	VI · 6.5.8.2 · 1272	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN
4884	VI · 6.5.8.3 · 1273	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN
4885	VI · 6.5.8.4 · 1273	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN
4886	VI · 6.5.8.5 · 1274	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN
4887	VI · 6.5.8.6 · 1274	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN
4888	VI · 6.5.8.7 · 1275	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4889	VI · 6.5.8.8 · 1275	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN
4890	VI · 6.5.8.9 · 1276	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN
4891	VI · 6.5.8.10 · 1276	Pemasangan 1 Unit butterfly valve, DN 14" (350 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Butterfly valve ; DN
4892	VI · 6.5.9.1 · 1277	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN 1/2“
4893	VI · 6.5.9.2 · 1277	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN 3/4“
4894	VI · 6.5.9.3 · 1278	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN 1“
4895	VI · 6.5.9.4 · 1278	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 1-1/4" (32 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN
4896	VI · 6.5.9.5 · 1279	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN
4897	VI · 6.5.9.6 · 1279	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN 2“
4898	VI · 6.5.9.7 · 1280	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN
4899	VI · 6.5.9.8 · 1280	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN 3“
4900	VI · 6.5.9.9 · 1281	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN 4“
4901	VI · 6.5.9.10 · 1281	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN 5“
4902	VI · 6.5.9.11 · 1282	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN 6“
4903	VI · 6.5.9.12 · 1282	Pemasangan 1 Unit Globe valve, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Globe valve ; DN 8“

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4904	VI · 6.5.10.1 · 1283	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 16 K + Gate valve, DN 1/2"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 16 K
4905	VI · 6.5.10.2 · 1283	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 16 K + Gate valve, DN 1" (25	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 16 K
4906	VI · 6.5.10.3 · 1284	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 16 K + Gate valve, DN 2" (50	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 16 K
4907	VI · 6.5.10.4 · 1284	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 16 K + Gate valve, DN 3" (80	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 16 K
4908	VI · 6.5.10.5 · 1285	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 16 K + Gate valve, DN 4" (100	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 16 K
4909	VI · 6.5.10.6 · 1285	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 25 K + Gate valve, DN 1/2"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 25 K
4910	VI · 6.5.10.7 · 1286	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 25 K + Gate valve, DN 1" (25	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 25 K
4911	VI · 6.5.10.8 · 1286	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 25 K + Gate valve, DN 2" (50	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 25 K
4912	VI · 6.5.10.9 · 1287	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 25 K + Gate valve, DN 4" (100	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 25 K
4913	VI · 6.5.10.10 · 1287	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 25 K + Gate valve DN 3" (80	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 25 K
4914	VI · 6.5.10.11 · 1288	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 40 K + Gate valve DN 1/2"	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 40 K
4915	VI · 6.5.10.12 · 1288	Pemasangan 1 Unit Pressure Gauge 40 K + Gate valve DN 1" (25	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pressure Gauge 40 K
4916	VI · 6.5.11.1 · 1289	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN
4917	VI · 6.5.11.2 · 1289	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 3/4" (20 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN
4918	VI · 6.5.11.3 · 1290	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 1“

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4919	VI · 6.5.11.4 · 1290	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 1-1/2" (40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN
4920	VI · 6.5.11.5 · 1291	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 2“
4921	VI · 6.5.11.6 · 1291	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 3“
4922	VI · 6.5.11.7 · 1292	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 4“
4923	VI · 6.5.11.8 · 1292	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 6“
4924	VI · 6.5.11.9 · 1293	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 8“
4925	VI · 6.5.11.10 · 1293	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 10“
4926	VI · 6.5.11.11 · 1294	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 12“
4927	VI · 6.5.11.12 · 1294	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 16“
4928	VI · 6.5.11.13 · 1295	Pemasangan 1 Unit flow meter analog 10 K, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flow Meter Analog 10
4929	VI · 6.5.11.14 · 1295	Pemasangan 1 Unit flow meter analog 10 K, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flow Meter Analog 10
4930	VI · 6.5.11.15 · 1296	Pemasangan 1 Unit water meter, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Water meter ; DN 2-
4931	VI · 6.5.12.1 · 1297	Pemasangan 1 Unit clean out, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Clean out ; DN 2“ (50
4932	VI · 6.5.12.2 · 1297	Pemasangan 1 Unit clean out, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Clean out ; DN
4933	VI · 6.5.12.3 · 1298	Pemasangan 1 Unit clean out, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Clean out ; DN 3“ (80

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4934	VI · 6.5.12.4 · 1298	Pemasangan 1 Unit clean out, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Clean out ; DN 4“
4935	VI · 6.5.12.5 · 1299	Pemasangan 1 Unit clean out, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Clean out ; DN 5“
4936	VI · 6.5.12.6 · 1299	Pemasangan 1 Unit clean out, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Clean out ; DN 6“
4937	VI · 6.5.12.7 · 1300	Pemasangan 1 Unit clean out, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Clean out ; DN 8“
4938	VI · 6.5.13.1 · 1301	Pemasangan 1 Unit roof drain, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof drain ; DN 2“
4939	VI · 6.5.13.2 · 1301	Pemasangan 1 Unit roof drain, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof drain ; DN
4940	VI · 6.5.13.3 · 1302	Pemasangan 1 Unit roof drain, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof drain ; DN 3“
4941	VI · 6.5.13.4 · 1302	Pemasangan 1 Unit roof drain, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof drain ; DN 4“
4942	VI · 6.5.13.5 · 1303	Pemasangan 1 Unit roof drain, DN 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof drain ; DN 5“
4943	VI · 6.5.13.6 · 1303	Pemasangan 1 Unit roof drain, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof drain ; DN 6“
4944	VI · 6.5.13.7 · 1304	Pemasangan 1 Unit roof drain, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof drain ; DN 8“
4945	VI · 6.5.13.8 · 1304	Pemasangan 1 Unit roof drain, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof drain ; DN 10“
4946	VI · 6.5.13.9 · 1305	Pemasangan 1 Unit roof drain, DN 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Roof drain ; DN 12“
4947	VI · 6.5.14.1 · 1306	Pemasangan 1 Unit floor clean out, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floor Clean out ; DN
4948	VI · 6.5.14.2 · 1306	Pemasangan 1 Unit floor clean out, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floor Clean out ; DN

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4949	VI · 6.5.14.3 · 1307	Pemasangan 1 Unit floor clean out, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floor Clean out ; DN
4950	VI · 6.5.14.4 · 1307	Pemasangan 1 Unit floor clean out, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floor Clean out ; DN
4951	VI · 6.5.14.5 · 1308	Pemasangan 1 Unit floor clean out, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floor Clean out ; DN
4952	VI · 6.5.14.6 · 1308	Pemasangan 1 Unit floor clean out, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Floor Clean out ; DN
4953	VI · 6.5.15.1 · 1309	Pemasangan 1 Unit vent cap, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Vent cap ; DN 2“ (50
4954	VI · 6.5.15.2 · 1309	Pemasangan 1 Unit vent cap, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Vent cap ; DN 3“ (80
4955	VI · 6.5.15.3 · 1310	Pemasangan 1 Unit vent cap, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Vent cap ; DN 4“ (100
4956	VI · 6.5.16.1 · 1310	Pemasangan 1 Unit PRV, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET ; DN 2“ (50
4957	VI · 6.5.16.2 · 1311	Pemasangan 1 Unit PRV, DN 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET ; DN
4958	VI · 6.5.16.3 · 1311	Pemasangan 1 Unit PRV, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET ; DN 3“ (80
4959	VI · 6.5.16.4 · 1312	Pemasangan 1 Unit PRV, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET ; DN 4“
4960	VI · 6.5.16.5 · 1312	Pemasangan 1 Unit PRV, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET ; DN 6“
4961	VI · 6.5.16.6 · 1313	Pemasangan 1 Unit PRV, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber PRV SET ; DN 8“
4962	VI · 6.5.17.1 · 1313	Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent, DN 1/2" (15 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Automatic Air Vent ;
4963	VI · 6.5.17.2 · 1314	Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent, DN 1" (25 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Automatic Air Vent ;

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4964	VI · 6.5.17.3 · 1314	Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Automatic Air Vent ;
4965	VI · 6.5.17.4 · 1315	Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Automatic Air Vent ;
4966	VI · 6.5.17.5 · 1315	Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Automatic Air Vent ;
4967	VI · 6.5.17.6 · 1316	Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Automatic Air Vent ;
4968	VI · 6.5.18.1 · 1316	Pemasangan 1 Unit vent out, DN 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Vent out ; DN 2“ (50
4969	VI · 6.5.19.1 · 1317	Pemasangan 1 Unit WLC & pengkabelan	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber WLC dan
4970	VI · 6.5.20.1 · 1318	Pemasangan 1 Unit pressure switch	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pressure switch +
4971	VI · 6.5.20.2 · 1318	Pemasangan 1 Unit Pressure Instrumentation	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pressure
4972	VI · 6.5.21.1 · 1319	Pemasangan 1 m’ Header Pipa PVC AW, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Header Pipa PVC AW
4973	VI · 6.5.22.1 · 1319	Pemasangan 1 Unit Header Pipa Galvanis MED CLASS, DN 4" (100	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Header Pipa Galvanis
4974	VI · 6.5.22.2 · 1320	Pemasangan 1 Unit Header Pipa Galvanis MED CLASS, DN 6" (150	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Header Pipa Galvanis
4975	VI · 6.5.22.3 · 1320	Pemasangan 1 Unit Header Pipa Galvanis MED CLASS, DN 8" (200	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Header Pipa Galvanis
4976	VI · 6.5.22.4 · 1321	Pemasangan 1 Unit Header Pipa Galvanis MED CLASS, DN 10"	9 → 9	Perlu pemeriksaan sumber Header Pipa Galvanis
4977	VI · 6.5.23.1 · 1321	Pemasangan 1 m’ Header Pipa BS SCH 40, DN 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Header Pipa BS SCH
4978	VI · 6.5.23.2 · 1322	Pemasangan 1 m’ Header Pipa BS SCH 40, DN 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Header Pipa BS SCH

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4979	VI · 6.5.24.1 · 1322	Pemasangan 1 Unit DOP PVC, DN 3" (80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Dop PVC DN 3” (80
4980	VI · 6.5.24.2 · 1323	Pemasangan 1 Unit DOP PVC, DN 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Dop PVC DN 4” (100
4981	VI · 6.5.24.3 · 1323	Pemasangan 1 Unit DOP PVC, DN 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Dop PVC DN 6” (150
4982	VI · 6.5.24.4 · 1324	Pemasangan 1 Unit DOP PVC, DN. 2" (50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Dop PVC DN 2” (50
4983	VI · 6.5.25.1 · 1324	Pemasangan 1 Buah Tee Stub In Ø 8" x 4" (200 x 100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tee Stub In Ø 8" x 4"
4984	VI · 6.5.25.2 · 1325	Pemasangan 1 Buah Tee Stub In 45° Ø 10" x 8" (250 x 200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tee Stub In 45° Ø
4985	VI · 6.5.25.3 · 1325	Pemasangan 1 Buah Tee Stub In 45° Ø 8" x 8" (200 x 200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tee Stub In 45° Ø 8"x
4986	VI · 6.5.26.1 · 1326	Pemasangan 1 Buah Tee Y Ø 3" x 2" (80 x 50 mm) Galvanized	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tee Y Ø 3" x 2" (80
4987	VI · 6.5.29.1 · 1326	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 10" x 8" (250 x 200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 10" x 8"
4988	VI · 6.5.29.2 · 1327	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 10" x 6" (250 x 150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 10" x 6"
4989	VI · 6.5.29.3 · 1327	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 8" x 3" (200 x 80 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 8" x 3"
4990	VI · 6.5.29.4 · 1327	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 6" x 4" (150 x 100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 6" x 4"
4991	VI · 6.5.29.5 · 1328	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 6" x 1- 1/2" (150 x 40 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 6" x 1-
4992	VI · 6.5.29.6 · 1328	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 3" x 2" (80 x 50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 3" x 2" (80
4993	VI · 6.5.29.7 · 1328	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 4" x 3" (100 x 80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 4" x 3”

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
4994	VI · 6.5.29.8 · 1329	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 3" x 2" (80 x 50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 3" x 2"
4995	VI · 6.5.29.9 · 1329	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 8" x 2" (200 x 50 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 8" x 2"
4996	VI · 6.5.29.10 · 1329	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 4" x 2" (100 x 50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 4" x 2"
4997	VI · 6.5.29.11 · 1330	Pemasangan 1 Buah Reducer Ø 6" x 4" (150 x 100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Reducer Ø 6" x 4"
4998	VI · 6.5.30.1 · 1330	Pemasangan 1 Buah Socket Ø 3/4" (20 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Socket Ø 3/4"
4999	VI · 6.5.30.2 · 1330	Pemasangan 1 Buah Socket Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5000	VI · 6.5.30.3 · 1331	Pemasangan 1 Buah Socket Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5001	VI · 6.5.33.1 · 1331	Pemasangan 1 Buah Nozzle dengan lubang ∅ 10 mm pada besi	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 5 kW
5002	VI · 6.5.34.1 · 1332	Pemasangan 1 Buah Flange Adaptor Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Adaptor Ø 8"
5003	VI · 6.5.34.2 · 1332	Pemasangan 1 Buah Flange Adaptor Ø 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Adaptor Ø 6"
5004	VI · 6.5.34.3 · 1333	Pemasangan 1 Buah Flange Adaptor Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Adaptor Ø 4"
5005	VI · 6.5.34.4 · 1333	Pemasangan 1 Buah Flange Adaptor Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Adaptor Ø 2"
5006	VI · 6.5.34.5 · 1333	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 16" (400
5007	VI · 6.5.34.6 · 1334	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 10" (200
5008	VI · 6.5.34.7 · 1334	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 12" (300

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5009	VI · 6.5.34.8 · 1334	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 8" (200
5010	VI · 6.5.34.9 · 1335	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 6" (150
5011	VI · 6.5.34.10 · 1335	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 4" (100
5012	VI · 6.5.34.11 · 1335	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5013	VI · 6.5.34.12 · 1336	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5014	VI · 6.5.34.13 · 1336	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 1-1/2" (40 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 1-1/2" (40
5015	VI · 6.5.34.14 · 1336	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 1-1/4" (32 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 1-1/4" (32
5016	VI · 6.5.34.15 · 1337	Pemasangan 1 Buah Blind Flange Ø 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Blind Flange Ø 10"
5017	VI · 6.5.34.16 · 1337	Pemasangan 1 Buah Blind Flange Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Blind Flange Ø 8"
5018	VI · 6.5.34.17 · 1337	Pemasangan 1 Buah Blind Flange Ø 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Blind Flange Ø 6"
5019	VI · 6.5.34.18 · 1338	Pemasangan 1 Buah Blind Flange Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Blind Flange Ø 3" (80
5020	VI · 6.5.34.19 · 1338	Pemasangan 1 Buah Blind Flange Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Blind Flange Ø 2" (50
5021	VI · 6.5.34.20 · 1338	Pemasangan 1 Buah Wall pipe dan puddle flange Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Wall pipe dan puddle
5022	VI · 6.5.34.21 · 1339	Pemasangan 1 Buah Fitting Flange PVC Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Fitting Flange PVC
5023	VI · 6.5.34.22 · 1339	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 2-1/2" (65

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5024	VI · 6.5.34.23 · 1339	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 18" (450
5025	VI · 6.5.34.24 · 1340	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 20" (500
5026	VI · 6.5.34.25 · 1340	Pemasangan 1 Buah Flange Ø 24" (600 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Flange Ø 24" (600
5027	VI · 6.5.34.26 · 1340	Pemasangan 1 Buah Flange Bell End Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Bell End Ø 2"
5028	VI · 6.5.34.27 · 1341	Pemasangan 1 Buah Flange Bell End Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Bell End Ø 3"
5029	VI · 6.5.34.28 · 1341	Pemasangan 1 Buah Flange Bell End Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Bell End Ø 4"
5030	VI · 6.5.35.1 · 1341	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 6" (150
5031	VI · 6.5.35.2 · 1342	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 4" (100
5032	VI · 6.5.35.3 · 1342	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 3" (100
5033	VI · 6.5.35.4 · 1342	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 2" (50
5034	VI · 6.5.35.5 · 1343	Pemasangan 1 Buah Bend All Flange Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend All Flange Ø 4"
5035	VI · 6.5.35.6 · 1343	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 8" (200
5036	VI · 6.5.35.7 · 1343	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 1-1/4" (32 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 1-1/4"
5037	VI · 6.5.35.8 · 1344	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 3/4" (20 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 3/4" (20
5038	VI · 6.5.35.9 · 1344	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 2" (50

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5039	VI · 6.5.35.10 · 1344	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 2-1/2"
5040	VI · 6.5.35.11 · 1345	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 4" (100
5041	VI · 6.5.35.12 · 1345	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 6" (150
5042	VI · 6.5.35.13 · 1345	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 8" (200
5043	VI · 6.5.35.14 · 1346	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 10" (250
5044	VI · 6.5.35.15 · 1346	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 12" (300
5045	VI · 6.5.35.16 · 1346	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 16" (400
5046	VI · 6.5.35.17 · 1347	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 18" (450
5047	VI · 6.5.35.18 · 1347	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 20" (500
5048	VI · 6.5.35.19 · 1347	Pemasangan 1 Buah Bend 45° Ø 24" (600 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Bend 45° Ø 24" (600
5049	VI · 6.5.35.20 · 1348	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 2-1/2"
5050	VI · 6.5.35.21 · 1348	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 10" (250
5051	VI · 6.5.35.22 · 1349	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 12" (300
5052	VI · 6.5.35.23 · 1349	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 16" (400
5053	VI · 6.5.35.24 · 1350	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 18" (450

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5054	VI · 6.5.35.25 · 1350	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 20" (500
5055	VI · 6.5.35.26 · 1351	Pemasangan 1 Buah Bend 90° Ø 24" (600 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Bend 90° Ø 24" (600
5056	VI · 6.5.35.27 · 1351	Pemasangan 1 Buah Bend PVC 30° Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend PVC 30° Ø 2"
5057	VI · 6.5.35.28 · 1351	Pemasangan 1 Buah Bend PVC 45° Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend PVC 45° Ø 2"
5058	VI · 6.5.35.29 · 1352	Pemasangan 1 Buah Bend PVC 90° Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend PVC 90° Ø 2"
5059	VI · 6.5.35.30 · 1352	Pemasangan 1 Buah Bend PVC 45° Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend PVC 45° Ø 3"
5060	VI · 6.5.35.31 · 1352	Pemasangan 1 Buah Bend PVC 90° Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend PVC 90° Ø 3"
5061	VI · 6.5.35.32 · 1353	Pemasangan 1 Buah Bend PVC 45° Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend PVC 45° Ø 4"
5062	VI · 6.5.35.33 · 1353	Pemasangan 1 Buah Bend PVC 90° Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend PVC 90° Ø 4"
5063	VI · 6.5.36.1 · 1353	Pemasangan 1 Buah Back Pressure Valve Ø 1/2" (15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Back Pressure Valve
5064	VI · 6.5.37.1 · 1354	Pemasangan 1 Buah Air Valve Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Air Valve Ø 8" (200
5065	VI · 6.5.37.2 · 1354	Pemasangan 1 Buah Air Valve Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Air Valve Ø 3" (80
5066	VI · 6.5.37.3 · 1355	Pemasangan 1 Buah Air Valve Ø 1-1/2 " (40 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Air Valve Ø 1-1/2 "
5067	VI · 6.5.37.4 · 1355	Pemasangan 1 Buah Air Valve Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Air Valve Ø 2" (50
5068	VI · 6.5.37.5 · 1355	Pemasangan 1 Buah Air Valve Ø 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Air Valve Ø 2-1/2"

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5069	VI · 6.5.37.6 · 1356	Pemasangan 1 Buah Air Valve Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Air Valve Ø 4" (100
5070	VI · 6.5.37.7 · 1356	Pemasangan 1 Buah Air Valve Ø 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Air Valve Ø 6" (150
5071	VI · 6.5.37.8 · 1356	Pemasangan 1 Buah Air Valve Ø 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Air Valve Ø 10" (250
5072	VI · 6.5.37.9 · 1357	Pemasangan 1 Buah Air Valve Ø 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Air Valve Ø 12" (300
5073	VI · 6.5.38.1 · 1357	Pemasangan 1 Buah Adaptor Ø 3/4" (20 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Adaptor Ø 3/4" (20
5074	VI · 6.5.39.1 · 1358	Pemasangan 1 Buah Union Ø 3/4" (20 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Union Ø 3/4" (20
5075	VI · 6.5.40.1 · 1358	Pemasangan 1 Buah Double Nipple Ø 3/4" (20 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Double Nipple Ø3/4"
5076	VI · 6.5.41.1 · 1359	Pemasangan 1 Buah Giboult Joint Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Giboult Joint Ø 8"
5077	VI · 6.5.42.1 · 1359	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 2" (50
5078	VI · 6.5.42.2 · 1359	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 2-1/2"
5079	VI · 6.5.42.3 · 1360	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 4" (100
5080	VI · 6.5.42.4 · 1360	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 6" (150
5081	VI · 6.5.42.5 · 1360	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 8" (200
5082	VI · 6.5.42.6 · 1361	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 10" (250
5083	VI · 6.5.42.7 · 1361	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 12" (300

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5084	VI · 6.5.42.8 · 1361	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 16" (400
5085	VI · 6.5.42.9 · 1362	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 18" (450
5086	VI · 6.5.42.10 · 1362	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 20" (500
5087	VI · 6.5.42.11 · 1362	Pemasangan 1 Buah Street Box Ø 24" (600 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Ø 24" (600
5088	VI · 6.5.42.12 · 1363	Pemasangan 1 Buah Street Box Cast Iron Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Cast Iron
5089	VI · 6.5.42.13 · 1363	Pemasangan 1 Buah Street Box Cast Iron Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Cast Iron
5090	VI · 6.5.42.14 · 1363	Pemasangan 1 Buah Street Box Cast Iron Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Street Box Cast Iron
5091	VI · 6.5.43.1 · 1364	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45 ° Ø
5092	VI · 6.5.43.2 · 1364	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45° Ø
5093	VI · 6.5.43.3 · 1364	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45° Ø3"
5094	VI · 6.5.43.4 · 1365	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45°
5095	VI · 6.5.43.5 · 1365	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45°
5096	VI · 6.5.43.6 · 1365	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45°
5097	VI · 6.5.43.7 · 1366	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45°
5098	VI · 6.5.43.8 · 1366	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45°

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5099	VI · 6.5.43.9 · 1366	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45°
5100	VI · 6.5.43.10 · 1367	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45°
5101	VI · 6.5.43.11 · 1367	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45°
5102	VI · 6.5.43.12 · 1367	Pemasangan 1 Buah Bend Flange 45° Ø 24" (600 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Bend Flange 45°
5103	VI · 6.5.44.1 · 1368	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø 2" (50
5104	VI · 6.5.44.2 · 1368	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø 2-1/2"
5105	VI · 6.5.44.3 · 1368	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø3" (80
5106	VI · 6.5.44.4 · 1369	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø4" (100
5107	VI · 6.5.44.5 · 1369	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø6" (150
5108	VI · 6.5.44.6 · 1369	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø8" (200
5109	VI · 6.5.44.7 · 1370	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø10"
5110	VI · 6.5.44.8 · 1370	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø12"
5111	VI · 6.5.44.9 · 1370	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø16"
5112	VI · 6.5.44.10 · 1371	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø18"
5113	VI · 6.5.44.11 · 1371	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø20"

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5114	VI · 6.5.44.12 · 1371	Pemasangan 1 Buah Stub Flange Ø 24" (600 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Stub Flange Ø24"
5115	VI · 6.5.45.1 · 1372	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø 2"
5116	VI · 6.5.45.2 · 1372	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø 2-
5117	VI · 6.5.45.3 · 1372	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø3" (80
5118	VI · 6.5.45.4 · 1373	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø4"
5119	VI · 6.5.45.5 · 1373	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø6"
5120	VI · 6.5.45.6 · 1373	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø8"
5121	VI · 6.5.45.7 · 1374	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø10"
5122	VI · 6.5.45.8 · 1374	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø12"
5123	VI · 6.5.45.9 · 1374	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø16"
5124	VI · 6.5.45.10 · 1375	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø18"
5125	VI · 6.5.45.11 · 1375	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø20"
5126	VI · 6.5.45.12 · 1375	Pemasangan 1 Buah Flange Spigot Ø 24" (600 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Flange Spigot Ø24"
5127	VI · 6.5.46.1 · 1376	Pemasangan 1 Buah Clamp Saddle Ø 2" x 1/2" (50 mm x 15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Clamp Saddle Ø 2" x
5128	VI · 6.5.46.2 · 1376	Pemasangan 1 Buah Clamp Saddle Ø 3" x 1/2" (80 mm x 15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Clamp Saddle Ø 3" x

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5129	VI · 6.5.46.3 · 1376	Pemasangan 1 Buah Clamp Saddle Ø 4" x 1/2” (100 mm x 15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Clamp Saddle Ø 4" x
5130	VI · 6.5.47.1 · 1377	Pemasangan 1 Buah Male Threaded Compression Elbow HDPE Ø	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Male Threaded
5131	VI · 6.5.48.1 · 1377	Pemasangan 1 Buah Female Threaded Elbow GIP Ø 1/2” (15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Female Threaded
5132	VI · 6.5.49.1 · 1378	Pemasangan 1 Buah Compression Elbow HDPE Ø 1/2” (15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Compression Elbow
5133	VI · 6.5.50.1 · 1378	Pemasangan 1 Buah Plug Kran (Brass) Ø 1/2” (15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Plug Kran (Brass) Ø
5134	VI · 6.5.51.1 · 1379	Pemasangan 1 Buah Double Nipple (Brass) Ø 1/2” (15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Double Nipple (Brass)
5135	VI · 6.5.52.1 · 1379	Pemasangan 1 Buah DOP Female Threaded Tee GIP Ø 1/2” (15	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber DOP Female
5136	VI · 6.6.1.1 · 1380	Pembuatan 1 Unit Sumur Resapan Air Hujan diameter 80 cm, t=100 cm	11 → 11	Perlu pemeriksaan sumber Tutup Beton
5137	VI · 6.7.1 · 1380	Sambungan Rumah Air Minum Sambungan rumah air minum yang dilakukan meliputi pekerjaan persiapan, penyambungan dan pekerjaan finishing. Metode pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan meliputi:	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber
5138	VI · 6.7.1.1 · 1381	Pemasangan 1 Unit Sambungan Rumah Air Minum dia. 1-1/2" (40	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5139	VI · 6.7.1.2 · 1381	Pemasangan 1 Unit Sambungan Rumah Air Minum dia. 2" (50 mm)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5140	VI · 6.7.1.3 · 1382	Pemasangan 1 Unit Sambungan Rumah Air Minum dia. 2-1/2" (60	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5141	VI · 6.7.1.4 · 1382	Pemasangan 1 Unit Sambungan Rumah Air Minum dia. 3" (75 mm)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5142	VI · 6.7.1.5 · 1382	Pemasangan 1 Unit Sambungan Rumah Air Minum dia. 4" (100	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5143	VI · 7.1.1.1 · 1385	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Paving block Tebal 6

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5144	VI · 7.1.1.2 · 1385	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Paving block Tebal 6
5145	VI · 7.1.1.3 · 1386	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Paving block Tebal 6
5146	VI · 7.1.1.4 · 1386	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Paving block Tebal 6
5147	VI · 7.1.1.5 · 1387	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Paving block Tebal 8
5148	VI · 7.1.1.6 · 1387	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Paving block Tebal 8
5149	VI · 7.1.1.7 · 1388	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Paving block Tebal 8
5150	VI · 7.1.1.8 · 1388	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Paving block Tebal 8
5151	VI · 7.1.2.1 · 1389	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm dengan kupingan	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Kanstin uk 10x20x40
5152	VI · 7.1.2.2 · 1389	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 15x40x60 cm dengan kupingan	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Kanstin uk 15x40x60
5153	VI · 7.1.2.3 · 1390	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm tanpa kupingan	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Kanstin uk 10x20x40
5154	VI · 7.1.2.4 · 1390	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 15x40x60 cm tanpa kupingan	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Kanstin uk 15x40x60
5155	VI · 7.2.1.1 · 1393	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa secara Semi Mekanis	13 → 13	Dikoreksi terhadap baris sumber
5156	VI · 7.2.1.2 · 1393	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa menggunakan Ready Mixed	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5157	VI · 7.2.2.1 · 1395	1 m3 Perkerasan Beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan	19 → 15	Dikoreksi terhadap baris sumber Molen 0,35 m3 +
5158	VI · 7.2.2.2 · 1396	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan	21 → 21	Perlu pemeriksaan sumber Dowel diameter 25 mm

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5159	VI · 7.2.2.3 · 1397	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan	13 → 13	Dikoreksi terhadap baris sumber
5160	VI · 7.2.2.4 · 1397	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan	15 → 17	Dikoreksi terhadap baris sumber Dowel diameter 25 mm
5161	VI · 8.1.1.1 · 1398	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5162	VI · 8.1.1.2 · 1399	1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5163	VI · 8.1.1.3 · 1399	1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Lantai kerja f'c 10
5164	VI · 8.1.1.4 · 1400	1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5165	VI · 8.1.1.5 · 1400	1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5166	VI · 8.1.1.6 · 1401	1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5167	VI · 8.1.1.7 · 1401	1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5168	VI · 8.1.1.8 · 1402	1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5169	VI · 8.1.1.9 · 1402	1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5170	VI · 8.1.1.10 · 1403	1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5171	VI · 8.1.1.11 · 1403	1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5172	VI · 8.1.1.12 · 1404	1 m' Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5173	VI · 8.1.1.13 · 1404	1 m' Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5174	VI · 8.1.1.14 · 1405	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5175	VI · 8.1.1.15 · 1405	1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 100 x 100 x 120
5176	VI · 8.1.1.16 · 1406	1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 100 x 120 x 120
5177	VI · 8.1.1.17 · 1406	1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 120 x 120 x 120
5178	VI · 8.1.1.18 · 1407	1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 120 x 140 x 120
5179	VI · 8.1.1.19 · 1407	1 m' Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 140 x 140 x 120
5180	VI · 8.1.1.20 · 1408	1 m' Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 150 x 100 x 120
5181	VI · 8.1.1.21 · 1408	1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 150 x 150 x 120
5182	VI · 8.1.1.22 · 1409	1 m' Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 150 x 170 x 120
5183	VI · 8.1.1.23 · 1409	1 m' Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 160 x 160 x 120
5184	VI · 8.1.1.24 · 1410	1 m' Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 160 x 180 x 120
5185	VI · 8.1.1.25 · 1410	1 m' Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 180 x 180 x 120
5186	VI · 8.1.1.26 · 1411	1 m' Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 180 x 200 x 120
5187	VI · 8.1.1.27 · 1411	1 m' Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 10	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 200 x 200 x 120
5188	VI · 8.1.2.1 · 1412	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5189	VI · 8.1.2.2 · 1412	1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5190	VI · 8.1.2.3 · 1413	1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5191	VI · 8.1.2.4 · 1413	1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5192	VI · 8.1.2.5 · 1414	1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5193	VI · 8.1.2.6 · 1414	1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5194	VI · 8.1.2.7 · 1415	1 m' Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5195	VI · 8.1.2.8 · 1415	1 m' Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5196	VI · 8.1.2.9 · 1416	1 m' Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5197	VI · 8.1.2.10 · 1416	1 m' Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5198	VI · 8.1.2.11 · 1417	1 m' Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5199	VI · 8.1.2.12 · 1417	1 m' Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5200	VI · 8.1.2.13 · 1418	1 m' Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5201	VI · 8.1.2.14 · 1418	1 m' Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Crane truck 3 Ton, Winch
5202	VI · 8.1.2.15 · 1419	1 m' Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 100 x 100 x 120
5203	VI · 8.1.2.16 · 1419	1 m' Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 100 x 120 x 120

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5204	VI · 8.1.2.17 · 1420	1 m' Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 120 x 120 x 120
5205	VI · 8.1.2.18 · 1420	1 m' Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 120 x 140 x 120
5206	VI · 8.1.2.19 · 1421	1 m' Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 140 x 140 x 120
5207	VI · 8.1.2.20 · 1421	1 m' Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 150 x 100 x 120
5208	VI · 8.1.2.21 · 1422	1 m' Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 150 x 150 x 120
5209	VI · 8.1.2.22 · 1422	1 m' Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 150 x 170 x 120
5210	VI · 8.1.2.23 · 1423	1 m' Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 160 x 160 x 120
5211	VI · 8.1.2.24 · 1423	1 m' Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 160 x 180 x 120
5212	VI · 8.1.2.25 · 1424	1 m' Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 180 x 180 x 120
5213	VI · 8.1.2.26 · 1424	1 m' Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 180 x 200 x 120
5214	VI · 8.1.2.27 · 1425	1 m' Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,5	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber U-Ditch 200 x 200 x 120
5215	VI · 8.1.3.1 · 1425	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x6 (tipe LD) untuk 30x30x120 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 39 x 60 x 6
5216	VI · 8.1.3.2 · 1426	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x7 (tipe LD) untuk 40x40x120 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 51 x 60 x 7
5217	VI · 8.1.3.3 · 1426	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x7,5 (tipe LD) untuk 50x50x120 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 62 x 60 x
5218	VI · 8.1.3.4 · 1426	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x8 (tipe LD) untuk 60x60x120 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 73 x 60 x 8

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5219	VI · 8.1.3.5 · 1427	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x10 (tipe LD) untuk 80x80x120 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 94 x 60 x 10
5220	VI · 8.1.3.6 · 1427	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x9 (tipe HD) untuk 30x30x120 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 39 x 60 x 9
5221	VI · 8.1.3.7 · 1427	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x10 (tipe HD) untuk 40x40x120 cm	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 51 x 60 x 10
5222	VI · 8.1.3.8 · 1428	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x13 (tipe HD) untuk 50x50x120 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 62 x 60 x 13
5223	VI · 8.1.3.9 · 1428	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x14 (tipe HD) untuk 60x60x120 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 73 x 60 x 14
5224	VI · 8.1.3.10 · 1429	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x15 (tipe HD) untuk 80x80x120 cm	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Tutup U-Ditch 94 x 60 x 15
5225	VI · 8.1.3.11 · 1429	1 m' Grill Penutup Saluran, Besi Siku + Plat Strip	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5226	VI · 8.2.1 · 1430	1 m' Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5227	VI · 8.2.2 · 1430	1 m' Buis Beton 1/2 D 40 - 100 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5228	VI · 8.2.3 · 1431	1 m' Buis Beton 1/2 D 50 - 100 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5229	VI · 8.2.4 · 1431	1 m' Buis Beton 1/2 D 60 - 100 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5230	VI · 8.2.5 · 1432	1 m' Buis Beton 1/2 D 80 - 100 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5231	VI · 8.2.6 · 1432	1 m' Buis Beton 1/2 D 100 - 100 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5232	VI · 8.2.7 · 1433	1 m' Buis Beton D 30 - 100 cm	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5233	VI · 8.2.8 · 1433	1 m' Buis Beton D 40 - 100 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5234	VI · 8.2.9 · 1434	1 m’ Buis Beton D 50 - 100 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5235	VI · 8.2.10 · 1434	1 m’ Buis Beton D 60 - 100 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5236	VI · 8.2.11 · 1435	1 m’ Buis Beton D 80 - 100 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5237	VI · 8.2.12 · 1435	1 m’ Buis Beton D 100 - 100 cm	8 → 8	Perlu pemeriksaan sumber Pemasangan Plesteran
5238	VI · 8.3.1.1 · 1436	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5239	VI · 8.3.1.2 · 1436	1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5240	VI · 8.3.1.3 · 1437	1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5241	VI · 8.3.1.4 · 1437	1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5242	VI · 8.3.1.5 · 1438	1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5243	VI · 8.3.1.6 · 1438	1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5244	VI · 8.3.1.7 · 1439	1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5245	VI · 8.3.1.8 · 1439	1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 10 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5246	VI · 8.3.2.1 · 1440	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5247	VI · 8.3.2.2 · 1440	1 m' Box Culvert 50x50x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5248	VI · 8.3.2.3 · 1441	1 m' Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5249	VI · 8.3.2.4 · 1441	1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5250	VI · 8.3.2.5 · 1442	1 m' Box Culvert 100x100x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5251	VI · 8.3.2.6 · 1442	1 m' Box Culvert 150x150x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5252	VI · 8.3.2.7 · 1443	1 m' Box Culvert 200x200x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5253	VI · 8.3.2.8 · 1443	1 m' Box Culvert 300x300x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Box Culvert
5254	VI · 9.1.1.1 · 1445	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm) Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 2-1/2"
5255	VI · 9.1.1.2 · 1445	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3" (80 mm) Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 3" (80
5256	VI · 9.1.1.3 · 1445	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 4" (100 mm) Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 4" (100
5257	VI · 9.1.1.4 · 1446	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 6" (150
5258	VI · 9.1.1.5 · 1446	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 8" (200 mm) Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 8" (200
5259	VI · 9.1.1.6 · 1446	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 10"
5260	VI · 9.1.1.7 · 1447	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 12"
5261	VI · 9.1.1.8 · 1447	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 16"
5262	VI · 9.1.1.9 · 1447	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 18"
5263	VI · 9.1.1.10 · 1448	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 20"

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5264	VI · 9.1.1.11 · 1448	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 24" (600 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 24"
5265	VI · 9.1.1.12 · 1448	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 32" (800 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 32"
5266	VI · 9.1.1.13 · 1449	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 36" (900 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 36"
5267	VI · 9.1.1.14 · 1449	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 40" (1000 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 40"
5268	VI · 9.1.1.15 · 1449	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 44" (1100 mm)	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber Pipa PVC, DN. 44"
5269	VI · 9.1.1.16 · 1450	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 48" (1200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 48"
5270	VI · 9.1.1.17 · 1450	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1/2" (15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 1/2"
5271	VI · 9.1.1.18 · 1450	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 3/4"
5272	VI · 9.1.1.19 · 1451	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1" (25 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5273	VI · 9.1.1.20 · 1451	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 1-1/4"
5274	VI · 9.1.1.21 · 1451	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa PVC, DN. 1-1/2"
5275	VI · 9.1.1.22 · 1452	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5276	VI · 9.1.2.1 · 1452	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5277	VI · 9.1.2.2 · 1453	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5278	VI · 9.1.2.3 · 1453	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 4" (100 mm) Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5279	VI · 9.1.2.4 · 1453	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5280	VI · 9.1.2.5 · 1454	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 8" (200 mm) Jumlah	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5281	VI · 9.1.2.6 · 1454	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5282	VI · 9.1.2.7 · 1454	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5283	VI · 9.1.2.8 · 1455	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 16" (400 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5284	VI · 9.1.2.9 · 1455	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 18" (450 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5285	VI · 9.1.2.10 · 1455	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 20" (500 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5286	VI · 9.1.2.11 · 1456	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 24" (600 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5287	VI · 9.1.2.12 · 1456	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 32" (800 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5288	VI · 9.1.2.13 · 1456	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 36" (900 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5289	VI · 9.1.2.14 · 1457	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 40" (1000 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5290	VI · 9.1.2.15 · 1457	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 44" (1100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5291	VI · 9.1.2.16 · 1457	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 48" (1200 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5292	VI · 9.2.1.1 · 1458	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Galvanis, DN. 2-
5293	VI · 9.2.1.2 · 1458	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Galvanis, DN. 4"

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5294	VI · 9.2.1.3 · 1459	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (125 mm)
5295	VI · 9.2.1.4 · 1459	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (150 mm)
5296	VI · 9.2.1.5 · 1459	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (200 mm)
5297	VI · 9.2.1.6 · 1460	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN.10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber DN.10" (250 mm)
5298	VI · 9.2.1.7 · 1460	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (300 mm)
5299	VI · 9.2.1.8 · 1460	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm)	5 → 5	Dikoreksi terhadap baris sumber (400 mm)
5300	VI · 9.2.1.9 · 1461	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (450 mm)
5301	VI · 9.2.1.10 · 1461	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (500 mm)
5302	VI · 9.2.1.11 · 1461	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 24" (600 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (600 mm)
5303	VI · 9.2.1.12 · 1462	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 32" (800 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (800 mm)
5304	VI · 9.2.1.13 · 1462	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 36" (900 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber DN. 36" (900 mm)
5305	VI · 9.2.1.14 · 1462	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 40" (1000 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber DN. 40" (1000 mm)
5306	VI · 9.2.1.15 · 1463	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 44" (1100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber DN. 44" (1100 mm)
5307	VI · 9.2.1.16 · 1463	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 48" (1200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber DN. 48" (1200 mm)
5308	VI · 9.2.1.17 · 1463	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber DN. 1/2" (15 mm)

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5309	VI · 9.2.1.18 · 1464	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 3/4" (20 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber DN. 3/4" (20 mm)
5310	VI · 9.2.1.19 · 1464	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1" (25 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber (25 mm)
5311	VI · 9.2.1.20 · 1464	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/4" (32 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber DN. 1-1/4" (32 mm)
5312	VI · 9.2.1.21 · 1465	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/2" (40 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber DN. 1-1/2" (40 mm)
5313	VI · 9.2.1.22 · 1465	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber (50 mm)
5314	VI · 9.2.1.23 · 1465	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 25” (650 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 25" (650 mm)
5315	VI · 9.2.1.24 · 1466	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 30” (800 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 30” (800 mm)
5316	VI · 9.2.1.25 · 1466	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 40” (1050 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 40” (1050 mm)
5317	VI · 9.2.1.26 · 1467	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 45” (1150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 45" (1150 mm)
5318	VI · 9.2.2.1 · 1467	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5319	VI · 9.2.2.2 · 1467	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5320	VI · 9.2.2.3 · 1468	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5321	VI · 9.2.2.4 · 1468	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder saw
5322	VI · 9.2.2.5 · 1468	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder saw
5323	VI · 9.2.2.6 · 1469	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN.10" (250 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder saw

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5324	VI · 9.2.2.7 · 1469	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 12" (300 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5325	VI · 9.2.2.8 · 1469	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder saw
5326	VI · 9.2.2.9 · 1470	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 18" (450 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5327	VI · 9.2.2.10 · 1470	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 20" (500 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5328	VI · 9.2.2.11 · 1470	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 24" (600 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5329	VI · 9.2.2.12 · 1471	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 32" (800 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5330	VI · 9.2.2.13 · 1471	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 36" (900 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5331	VI · 9.2.2.14 · 1471	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 40" (1000 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5332	VI · 9.2.2.15 · 1472	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 44" (1100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5333	VI · 9.2.2.16 · 1472	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 48" (1200 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5334	VI · 9.3.1.1 · 1472	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 2-1/2"
5335	VI · 9.3.1.2 · 1473	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 4"
5336	VI · 9.3.1.3 · 1473	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 5"
5337	VI · 9.3.1.4 · 1473	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 6"
5338	VI · 9.3.1.5 · 1474	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 8"

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5339	VI · 9.3.1.6 · 1474	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN.10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN.10"
5340	VI · 9.3.1.7 · 1474	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 12"
5341	VI · 9.3.1.8 · 1475	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 16"
5342	VI · 9.3.1.9 · 1475	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 18"
5343	VI · 9.3.1.10 · 1475	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 20" (500 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 20"
5344	VI · 9.3.1.11 · 1476	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 24"
5345	VI · 9.3.1.12 · 1476	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 32" (800 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 32"
5346	VI · 9.3.1.13 · 1476	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 36" (900 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 36"
5347	VI · 9.3.1.14 · 1477	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 40" (1000 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 40"
5348	VI · 9.3.1.15 · 1477	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 44" (1100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 44"
5349	VI · 9.3.1.16 · 1477	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 48" (1200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 48"
5350	VI · 9.3.1.17 · 1478	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1/2" (15 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 1/2"
5351	VI · 9.3.1.18 · 1478	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 3/4" (20 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 3/4"
5352	VI · 9.3.1.19 · 1478	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1" (25 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 1"
5353	VI · 9.3.1.20 · 1479	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1-1/4" (32 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE,

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5354	VI · 9.3.1.21 · 1479	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1-1/2" (40 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE,
5355	VI · 9.3.1.22 · 1479	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2" (50 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 2"
5356	VI · 9.3.1.23 · 1480	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 3” (75 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 3”
5357	VI · 9.3.1.24 · 1480	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 3,5” (90 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 3,5”
5358	VI · 9.3.1.25 · 1480	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 7” (180 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 7”
5359	VI · 9.3.1.26 · 1481	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 9” (225 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 9”
5360	VI · 9.3.1.27 · 1481	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 14” (355 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 14”
5361	VI · 9.3.1.28 · 1481	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 22” (560 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 22”
5362	VI · 9.3.1.29 · 1482	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 28” (710 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa HDPE, DN. 28”
5363	VI · 9.3.2.1 · 1482	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5364	VI · 9.3.2.2 · 1482	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5365	VI · 9.3.2.3 · 1483	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5366	VI · 9.3.2.4 · 1483	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5367	VI · 9.3.2.5 · 1483	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5368	VI · 9.3.2.6 · 1484	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 10" (250 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5369	VI · 9.3.2.7 · 1484	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5370	VI · 9.3.2.8 · 1484	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5371	VI · 9.3.2.9 · 1485	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 18" (450 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5372	VI · 9.3.2.10 · 1485	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 20" (500 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5373	VI · 9.3.2.11 · 1485	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5374	VI · 9.3.2.12 · 1486	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 32" (800 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5375	VI · 9.3.2.13 · 1486	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 36" (900 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5376	VI · 9.3.2.14 · 1486	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 40" (1000 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5377	VI · 9.3.2.15 · 1487	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 44" (1100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5378	VI · 9.3.2.16 · 1487	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 48" (1200 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik /
5379	VI · 9.3.3.1 · 1487	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 2.5” (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Butt Fushion dan Genset Hari 0,067
5380	VI · 9.3.3.2 · 1488	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 3,5” (90 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5381	VI · 9.3.3.3 · 1488	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 4” (100 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5382	VI · 9.3.3.4 · 1488	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 6” (150 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5383	VI · 9.3.3.5 · 1489	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 8” (200 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5384	VI · 9.3.3.6 · 1489	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 10” (250 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5385	VI · 9.3.3.7 · 1489	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 12” (300 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5386	VI · 9.3.3.8 · 1490	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 16” (400 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5387	VI · 9.3.3.9 · 1490	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 20” (500 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5388	VI · 9.3.3.10 · 1490	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 24” (600 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5389	VI · 9.3.3.11 · 1491	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 28” (700 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5390	VI · 9.3.3.12 · 1491	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 32” (800 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5391	VI · 9.3.3.13 · 1491	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 36” (900 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5392	VI · 9.3.3.14 · 1492	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 40” (1000 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5393	VI · 9.3.3.15 · 1492	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 44” (1100 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5394	VI · 9.3.3.16 · 1492	Pengelasan 1 m Pipa HDPE, DN. 48” (1200 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5395	VI · 9.3.4.1 · 1493	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 2" (63 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5396	VI · 9.3.4.2 · 1493	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 3" (90 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5397	VI · 9.3.4.3 · 1494	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 4" (110 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5398	VI · 9.3.4.4 · 1494	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 6" (160 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5399	VI · 9.3.4.5 · 1495	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 8" (200 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5400	VI · 9.3.4.6 · 1495	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 10" (250 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5401	VI · 9.3.4.7 · 1496	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 12" (315 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5402	VI · 9.3.4.8 · 1496	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 14" (350 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5403	VI · 9.3.4.9 · 1497	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 16" (400 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5404	VI · 9.3.4.10 · 1497	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 20" (500 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5405	VI · 9.3.4.11 · 1498	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 24" (630 mm) secara manual*)	3 → 3	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5406	VI · 9.3.5.1 · 1498	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 16" (400 mm) secara mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Horizontal Drill Machine 240
5407	VI · 9.3.5.2 · 1499	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 20" (500 mm) secara mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Horizontal Drill Machine 240
5408	VI · 9.3.5.3 · 1499	Pengeboran 1 m' Pipa HDPE DN 24" (630 mm) secara mekanis	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Horizontal Drill Machine 240
5409	VI · 9.4.1.1 · 1500	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (100 mm)
5410	VI · 9.4.1.2 · 1500	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (125 mm)
5411	VI · 9.4.1.3 · 1500	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (150 mm)
5412	VI · 9.4.1.4 · 1501	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (200 mm)
5413	VI · 9.4.1.5 · 1501	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (250 mm)

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5414	VI · 9.4.1.6 · 1501	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber (300 mm)
5415	VI · 9.4.1.7 · 1502	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 16" (400 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (400 mm)
5416	VI · 9.4.1.8 · 1502	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 18" (450 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (450 mm)
5417	VI · 9.4.1.9 · 1503	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 20" (500 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (500 mm)
5418	VI · 9.4.1.10 · 1503	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 24" (600 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (600 mm)
5419	VI · 9.4.1.11 · 1504	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 32" (800 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (800 mm)
5420	VI · 9.4.1.12 · 1504	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 36" (900 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (900 mm)
5421	VI · 9.4.1.13 · 1505	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 40" (1000 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (1000 mm)
5422	VI · 9.4.1.14 · 1505	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 44" (1100 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (1100 mm)
5423	VI · 9.4.1.15 · 1506	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 48" (1200 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber (1200 mm)
5424	VI · 9.4.2.1 · 1506	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5425	VI · 9.4.2.2 · 1506	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5426	VI · 9.4.2.3 · 1507	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5427	VI · 9.4.2.4 · 1507	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5428	VI · 9.4.2.5 · 1507	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5429	VI · 9.4.2.6 · 1508	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5430	VI · 9.4.2.7 · 1508	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 16" (400 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5431	VI · 9.4.2.8 · 1508	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 18" (450 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5432	VI · 9.4.2.9 · 1509	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 20" (500 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5433	VI · 9.4.2.10 · 1509	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 24" (600 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5434	VI · 9.4.2.11 · 1509	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 32" (800 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5435	VI · 9.4.2.12 · 1510	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 36" (900 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5436	VI · 9.4.2.13 · 1510	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 40" (1000 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik /
5437	VI · 9.4.2.14 · 1510	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 44" (1100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik / Cilinder
5438	VI · 9.4.2.15 · 1511	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 48" (1200 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/Mekanik / Cilinder
5439	VI · 9.5.1.1 · 1511	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 2-1/2" (65 mm) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN.
5440	VI · 9.5.1.2 · 1511	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 4" (100 mm) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN.
5441	VI · 9.5.1.3 · 1512	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 5" (125 mm) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN.
5442	VI · 9.5.1.4 · 1512	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN.
5443	VI · 9.5.1.5 · 1512	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5444	VI · 9.5.1.6 · 1513	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN.
5445	VI · 9.5.1.7 · 1513	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN.
5446	VI · 9.5.1.8 · 1513	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 16" (400 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN. 16"
5447	VI · 9.5.1.9 · 1514	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 18" (450 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN. 18"
5448	VI · 9.5.1.10 · 1514	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 20" (500 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN.
5449	VI · 9.5.1.11 · 1514	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 24" (600 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN. 24"
5450	VI · 9.5.1.12 · 1515	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 32" (800 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN. 32"
5451	VI · 9.5.1.13 · 1515	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 36" (900 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN. 36"
5452	VI · 9.5.1.14 · 1515	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 40" (1000 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN. 40"
5453	VI · 9.5.1.15 · 1516	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 44" (1100 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN. 44"
5454	VI · 9.5.1.16 · 1516	Pemasangan 1 m Pipa Baja Karbon, DN. 48" (1200 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Pipa Baja Karbon, DN. 48"
5455	VI · 9.5.2.1 · 1517	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 2-1/2" (65 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5456	VI · 9.5.2.2 · 1517	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 4" (100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5457	VI · 9.5.2.3 · 1517	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 5" (125 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5458	VI · 9.5.2.4 · 1518	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 6" (150 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5459	VI · 9.5.2.5 · 1518	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 8" (200 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5460	VI · 9.5.2.6 · 1518	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 10" (250 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5461	VI · 9.5.2.7 · 1519	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 12" (300 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5462	VI · 9.5.2.8 · 1519	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 16" (400 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5463	VI · 9.5.2.9 · 1519	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 18" (450 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5464	VI · 9.5.2.10 · 1520	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 20" (500 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5465	VI · 9.5.2.11 · 1520	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 24" (600 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5466	VI · 9.5.2.12 · 1520	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 32" (800 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5467	VI · 9.5.2.13 · 1521	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 36" (900 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber T2/mekanik / cilinder
5468	VI · 9.5.2.14 · 1521	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 40" (1000 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5469	VI · 9.5.2.15 · 1521	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 44" (1100 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5470	VI · 9.5.2.16 · 1522	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 48" (1200 mm)	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5471	VI · 9.6.1.1 · 1522	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 8" (200 mm)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5472	VI · 9.6.1.2 · 1523	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 12" (300 mm)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5473	VI · 9.6.1.3 · 1523	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 16" (400 mm)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5474	VI · 9.6.1.4 · 1523	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 20" (500 mm)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5475	VI · 9.6.1.5 · 1524	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 24" (600 mm)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5476	VI · 9.6.1.6 · 1524	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 28" (700 mm)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5477	VI · 9.6.1.7 · 1524	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 32" (800 mm)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5478	VI · 9.6.1.8 · 1525	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 40" (1000 mm)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5479	VI · 9.6.1.9 · 1525	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 48" (1200 mm)	8 → 8	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5480	VI · 9.7.1.1 · 1526	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3" (80 mm)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5481	VI · 9.7.1.2 · 1526	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 4" (100	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5482	VI · 9.7.1.3 · 1527	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 6" (150	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5483	VI · 9.7.1.4 · 1527	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 8" (200	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5484	VI · 9.7.1.5 · 1528	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 10" (250	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5485	VI · 9.7.1.6 · 1528	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 12" (300	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5486	VI · 9.7.1.7 · 1529	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 16" (400	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5487	VI · 9.7.1.8 · 1529	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 18" (450	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5488	VI · 9.7.1.9 · 1530	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 20" (500	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5489	VI · 9.7.1.10 · 1530	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 24" (600	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5490	VI · 9.7.1.11 · 1531	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 28" (700	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5491	VI · 9.7.1.12 · 1531	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 32" (800	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Peralatan potong pipa
5492	VI · 9.7.1.13 · 1532	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1/2" (15	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5493	VI · 9.7.1.14 · 1532	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3/4" (20	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5494	VI · 9.7.1.15 · 1532	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1" (25 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5495	VI · 9.7.1.16 · 1533	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/4" (32	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5496	VI · 9.7.1.17 · 1533	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/2" (40	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5497	VI · 9.7.1.18 · 1533	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2" (50 mm)	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5498	VI · 9.7.1.19 · 1534	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2-1/2" (65	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5499	VI · 9.7.2.1 · 1534	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 6" (150 mm) Jumlah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5500	VI · 9.7.2.2 · 1534	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 8" (200 mm)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5501	VI · 9.7.2.3 · 1535	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 10" (250 mm) Jumlah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5502	VI · 9.7.2.4 · 1535	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 12" (300 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewa Tripot/Tackel&handle
5503	VI · 9.7.2.5 · 1535	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 16" (400 mm) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewa Tripot/Tackel &

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5504	VI · 9.7.2.6 · 1536	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 18" (450 mm)	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewa Tripot/Tackel&handle
5505	VI · 9.7.2.7 · 1536	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 20" (500 mm) Jumlah	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber Sewa Tripot/Tackel &
5506	VI · 9.7.2.8 · 1536	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 24" (600 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5507	VI · 9.7.2.9 · 1537	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 28" (700 mm)	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5508	VI · 9.7.2.10 · 1537	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 32" (800 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5509	VI · 9.7.2.11 · 1537	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 36" (900 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5510	VI · 9.7.2.12 · 1538	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 40" (1000 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5511	VI · 9.7.2.13 · 1538	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 44" (1100 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5512	VI · 9.7.2.14 · 1538	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 48" (1200 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5513	VI · 9.7.2.15 · 1539	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 1/2" (15 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5514	VI · 9.7.2.16 · 1539	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 3/4" (20 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5515	VI · 9.7.2.17 · 1539	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 1" (25 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5516	VI · 9.7.2.18 · 1540	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 1-1/4" (32 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5517	VI · 9.7.2.19 · 1540	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 1-1/2" (40 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5518	VI · 9.7.2.20 · 1540	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 2" (50 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5519	VI · 9.7.2.21 · 1541	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 2-1/2" (65 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5520	VI · 9.7.2.22 · 1541	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 3" (80 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5521	VI · 9.7.2.23 · 1541	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 4" (100 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5522	VI · 9.7.2.24 · 1542	Pemasangan 1 Buah Valve Ø 5" (125 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5523	VI · 9.7.3.1 · 1542	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 6" (150 mm) Jumlah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5524	VI · 9.7.3.2 · 1542	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 8" (200 mm) Jumlah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5525	VI · 9.7.3.3 · 1543	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 10" (250 mm) Jumlah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5526	VI · 9.7.3.4 · 1543	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 18" (450 mm) Jumlah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5527	VI · 9.7.3.5 · 1543	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 20" (500 mm) Jumlah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5528	VI · 9.7.3.6 · 1544	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 24" (600 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5529	VI · 9.7.3.7 · 1544	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 28" (700 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5530	VI · 9.7.3.8 · 1544	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 32" (800 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5531	VI · 9.7.3.9 · 1545	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 36" (900 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5532	VI · 9.7.3.10 · 1545	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 40" (1000 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5533	VI · 9.7.3.11 · 1545	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 44" (1100 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5534	VI · 9.7.3.12 · 1546	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 48" (1200 mm) Jumlah	6 → 6	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5535	VI · 9.7.3.13 · 1546	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1/2" (15 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5536	VI · 9.7.3.14 · 1546	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 3/4" (20 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5537	VI · 9.7.3.15 · 1547	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1" (25 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5538	VI · 9.7.3.16 · 1547	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1-1/4" (32 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5539	VI · 9.7.3.17 · 1547	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 1-1/2" (40 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5540	VI · 9.7.3.18 · 1548	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 2" (50 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5541	VI · 9.7.3.19 · 1548	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 2-1/2" (65 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5542	VI · 9.7.3.20 · 1548	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 3" (80 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5543	VI · 9.7.3.21 · 1549	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 4" (100 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5544	VI · 9.7.3.22 · 1549	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 5" (125 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5545	VI · 9.7.3.23 · 1549	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 12" (300 mm) Jumlah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5546	VI · 9.7.3.24 · 1550	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 16" (400 mm) Jumlah	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5547	VI · 9.7.4.1 · 1550	Pemasangan 1 Buah Air Vent Ø 3" (80 mm) Jumlah	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5548	VI · 9.8.1.1 · 1550	Pemasangan 1 m’ Pipa Steel DN. 2-1/2" (65 mm)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5549	VI · 9.8.1.2 · 1551	Pemasangan 1 m’ Pipa Steel DN. 4" (100 mm)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5550	VI · 9.8.1.3 · 1551	Pemasangan 1 m’ Pipa Steel DN. 5" (125 mm)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5551	VI · 9.8.1.4 · 1551	Pemasangan 1 m’ Pipa Steel DN. 6" (150 mm)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5552	VI · 9.8.1.5 · 1552	Pemasangan 1 m’ Pipa Steel DN. 8" (200 mm)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5553	VI · 9.8.1.6 · 1552	Pemasangan 1 m’ Pipa Steel DN. 10" (250 mm)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5554	VI · 9.8.1.7 · 1552	Pemasangan 1 m’ Pipa Steel DN. 12" (300 mm)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5555	VI · 9.8.1.8 · 1553	Pemasangan 1 m’ Pipa Steel DN. 16" (400 mm)	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber Sewa excavator type 225
5556	VI · 10.1.1 · 1554	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P1 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beton
5557	VI · 10.1.2 · 1554	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P2 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beton
5558	VI · 10.1.3 · 1555	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel P3 RISHA (Asumsi 400 kali pakai)	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber Beton
5559	VI · 10.1.4 · 1555	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P1 RISHA	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Beton
5560	VI · 10.1.5 · 1556	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P2 RISHA	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Beton
5561	VI · 10.1.6 · 1556	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P3 RISHA	4 → 4	Perlu pemeriksaan sumber Beton
5562	VI · 10.1.7 · 1557	Produksi 1 buah Panel P1	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 1 kg Penulangan slab
5563	VI · 10.1.8 · 1558	Produksi 1 buah Panel P2	6 → 6	Perlu pemeriksaan sumber 1 1 kg Penulangan slab

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5564	VI · 10.1.9 · 1559	Produksi 1 buah Panel P3	5 → 5	Perlu pemeriksaan sumber 1 1 kg Penulangan slab
5565	VI · 10.2.1 · 1560	Pengepakan 1 set Panel dan Aksesories RISHA T-36	7 → 7	Perlu pemeriksaan sumber 1 Strapping Band lebar
5566	VI · 10.2.2 · 1560	Pengiriman 1 set Panel dan Aksesoris RISHA T-36	3 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber
5567	VI · 10.3.1 · 1561	Pekerjaan Perakitan Panel dan Alat Sambung Modul T36 RISHA	14 → 14	Perlu pemeriksaan sumber B.1 Pengadaan Baut dan
5568	VI · 10.3.2 · 1562	Pekerjaan Perakitan Panel Modul T36 RISHA	4 → 4	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti
5569	VI · 1.1.4.5 · 176	Patok Tetap Bantu (PTB) (Lihat Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023	0 → 0	Perlu pemeriksaan sumber
5570	VI · 1.1.4.6 · 177	Patok Tetap Utama (PTU) (Lihat Permen PUPR Nomor 8 Tahun	0 → 2	Dikoreksi terhadap baris sumber
5571	VI · 2.2.1.1.1a · 53	< 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung) 1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5572	VI · 2.2.1.1.2a · 53	≥ 12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung) AHSP 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, Ada	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5573	VI · 2.2.1.1.3a · 54	dan sloof untuk BjTS diameter < 12 mm, Perubahan cara Manual (untuk bangunan gedung) 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP diameter ≥	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5574	VI · 2.2.1.1.4.a · 54	12 mm, cara Semi mekanis (untuk bangunan gedung) 1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5575	VI · 2.2.1.1.5a · 54	atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung) 1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5576	VI · 2.2.1.1.5b · 54	atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung) 1 kg Penulangan Wiremesh M9 untuk slab	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5577	VI · 2.2.1.1.5c · 54	atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung) 1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5578	VI · 2.2.1.1.5d · 54	atau dinding atau Ferrocement secara manual (untuk Bangunan Gedung) 1 kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5579	VI · 2.2.1.1.6a · 54	atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung) 1 kg Penulangan Wiremesh M8 untuk slab	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5580	VI · 2.2.1.1.6b · 54	atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung) 1 kg Penulangan Wiremesh M9 untuk slab	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5581	VI · 2.2.1.1.6c · 54	atau dinding atau Ferrocement secara semi mekanis (untuk Bangunan Gedung) 1 kg Penulangan Wiremesh M10 untuk slab	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5582	VI · 2.2.1.2.1 · 55	m mm (untuk Bangunan Gedung) Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 200	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5583	VI · 2.2.1.3.11 · 55	m2 expose dan/atau pemanfaatan kembali bekisting) PEMBUATAN s.d. PENGECORAN	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5584	VI · 3.11.4.13.1 · 75	m2 Kayu kelas II Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel)	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5585	VI · 3.13.6 · 76	buah meter 3,14 PEKERJAAN KAYU Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap,	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5586	VI · 4.1.1.1 · 523	Analisis Biaya Operasi Alat Berat untuk Pengangkutan Tanaman	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 20 Liter
5587	VI · 4.1.1.2 · 77	Buah Pohon Kecil di Polybag 20 Liter Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Kecil	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5588	VI · 4.1.1.4 · 77	Buah Pohon Kecil di Polybag 25 Liter Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Kecil	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5589	VI · 4.1.1.6 · 77	Buah Pohon Sedang di Polybag 50 Liter Pengadaan dan Pengangkutan Pohon	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5590	VI · 4.1.1.8 · 77	Buah Pohon Sedang di Polybag 75 Liter Pengadaan dan Pengangkutan Pohon	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5591	VI · 4.1.1.10 · 77	Buah Pohon Besar di Polybag 100 Liter Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5592	VI · 4.1.1.12 · 77	Buah Pohon Besar di Polybag 150 Liter Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5593	VI · 4.1.1.14 · 536	Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Besar di Polybag 200	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber Liter
5594	VI · 4.1.1.16 · 538	Analisis Produktivitas Truck Angkutan Pohon Besar di Polybag 250	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber Liter
5595	VI · 4.1.1.18 · 78	Buah Rumpun Kecil di Polybag 11 L Pengadaan dan Pengangkutan Palem	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5596	VI · 4.1.1.20 · 78	Buah Rumpun Kecil di Polybag 20 L Pengadaan dan Pengangkutan Palem	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5597	VI · 4.1.1.22 · 78	Buah Palem Rumpun Besar di Polybag 50 L Pengadaan dan Pengangkutan Palem	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5598	VI · 4.1.1.24 · 78	Buah Tunggal Kecil di Polybag 11 L Pengadaan dan Pengangkutan Palem	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5599	VI · 4.1.1.26 · 78	Buah Tunggal Kecil di Polybag 20 L Pengadaan dan Pengangkutan Palem	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5600	VI · 4.1.1.28 · 78	Buah Tunggal Kecil di Polybag 25 L Pengadaan dan Pengangkutan Palem	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5601	VI · 4.1.1.30 · 78	Buah Palem Tunggal Kecil di Polybag 50 L Pengadaan dan Pengangkutan Palem	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5602	VI · 4.1.1.32 · 78	Buah Palem Tunggal Besar di Polybag 100 L Pengadaan dan Pengangkutan Palem	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5603	VI · 4.1.1.34 · 78	Buah Palem Tunggal Besar di Polybag 150 L Pengadaan dan Pengangkutan Palem	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5604	VI · 4.1.1.36 · 558	Analisis Produktivitas Angkutan Semak di Polybag 5 Liter	0 → 3	Dikoreksi terhadap baris sumber 1 Semak Alamanda/Bunga Polybag 1,00
5605	VI · 4.1.1.38 · 78	Buah Polybag 11 Liter Pengadaan dan Pengangkutan Semak di	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5606	VI · 4.1.1.40 · 78	Buah Polybag 20 Liter Pengadaan dan Pengangkutan Semak di	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5607	VI · 4.1.1.42 · 564	Analisis Produktivitas Angkutan Penutup Tanah	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
5608	VI · 4.1.1.44 · 566	Analisis Produktivitas Angkutan Rumput	0 → 4	Dikoreksi terhadap baris sumber
5609	VI · 4.1.1.46 · 568	Harga Satuan Dasar Water Truck untuk Penyiraman	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5610	VI · 8.1.8.1 · 144	m' N dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa 1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5611	VI · 8.3.8.3 · 146	m' lantai kerja f'c 7,5 MPa 1 m' Box Culvert 80x80x100 cm dengan	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5612	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 0 500 x 100 mm TRU OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5613	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1 500 x 100 mm TRC Powder Coating	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5614	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 2 500 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5615	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 3 500 x 100 mm TRC OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5616	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 4 400 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5617	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 5 400 x 100 mm TRU OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5618	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 6 400 x 100 mm TRC Powder Coating	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5619	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 7 400 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5620	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 8 400 x 100 mm TRC OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5621	VI · 5.1.1.12.10 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 9 300 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5622	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 0 300 x 100 mm TRU OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5623	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1 300 x 100 mm TRC Powder Coating	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5624	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 2 300 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5625	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 3 300 x 100 mm TRC OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5626	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 4 200 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5627	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 5 200 x 100 mm TRU OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5628	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 6 200 x 100 mm TRC Powder Coating	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5629	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 7 200 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5630	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 8 200 x 100 mm TRC OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5631	VI · 5.1.1.12.11 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 9 150 x 100 mm TRU Powder Coating	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5632	VI · 5.1.1.12.12 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 0 150 x 100 mm TRU Hot Dip Galvanized	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.

No.	Lamp. · kode · PDF	Uraian AHS	Komponen sebelum → sesudah	Status / catatan
5633	VI · 5.1.1.12.12 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 1 150 x 100 mm TRU OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5634	VI · 5.1.1.12.12 · 102	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 2 150 x 100 mm TRC Powder Coating AHSP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5635	VI · 5.1.1.12.12 · 103	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 3 150 x 100 mm TRC Hot Dip Galvanized	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5636	VI · 5.1.1.12.12 · 103	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 4 150 x 100 mm TRC OCP	0 → 0	Rujukan: rincian belum terhubung Entri belum memiliki rincian tabel yang dapat direkonsiliasi.
5637	V · 2.1.(1) · 49	Galian untuk selokan drainase dan saluran air (contoh B.1)	5 → 5	Baris terdeteksi cocok / tidak ada koreksi pasti