

HV.42130 Bảo dưỡng hộp điều khiển Camera

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Vệ sinh, bảo dưỡng hộp điều khiển Camera đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 hộp

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42130	Bảo dưỡng hộp điều khiển Camera	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,06
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Xà phòng	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,2286
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12 m)	ca	0,036
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.42140 Bảo dưỡng biển báo có nội dung thay đổi (VMS)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra, bảo dưỡng biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bảng

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42140	Bảo dưỡng biển báo có nội dung thay đổi	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Vải phin trắng	m	0,2649
		Bình xịt nước đặc chủng 0,5 at	cái	0,006
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,13
		Xà phòng	kg	0,5
		Bông thấm nước	kg	0,042
		Chổi pan xô	cái	0,002
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,7143
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12 m)	ca	0,1
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200-1400W	ca	0,02
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.42150 Bảo dưỡng tủ điều khiển biển báo có nội dung thay đổi

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42150	Bảo dưỡng tủ điều khiển biển báo có nội dung thay đổi	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0585
		Vải phin trắng	m	0,1247
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0406
		Chổi pan xô	cái	0,0161
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,7
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.42160 Bảo dưỡng đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42160	Bảo dưỡng đèn tín hiệu giao thông	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,075
		Xà phòng	kg	0,06
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,1
		Nước rửa kính	lít	0,03
		Bông thấm nước	kg	0,015
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125

HV.42170 Bảo dưỡng bộ phát hiện quá chiều cao

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra cấp nguồn và cấp tín hiệu tại hộp đấu nối. Kiểm tra đèn LED tại thiết bị, cân chỉnh hướng nhìn của thiết bị, cân chỉnh độ cao theo quy định, kiểm tra và thử tín hiệu báo động. Vệ sinh hộp báo động tại cổng kiểm soát, vệ sinh bo mạch và các tiếp điểm hộp báo động. Xác lập lại sự hoạt động. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42170	Bảo dưỡng bộ phát hiện quá chiều cao	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,28
		Vải phin trắng	m	0,0935
		Bút thử điện	cái	0,002
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2
		Chổi pan xô	cái	0,0644
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,9
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12 m)	ca	0,25
		Xe 15 chỗ	ca	0,0282

MỤC 3

HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY

HV.43110 Bảo dưỡng tủ điều khiển (tủ Main Scada; tủ thiết bị điều khiển điện thoại; tủ thiết bị điều khiển radio; tủ thiết bị điều khiển báo cháy)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị đặt trong tủ, hệ thống thông qua máy tính cài đặt và giám sát tại trung tâm điều hành, nguồn điện cung cấp cho tủ và hệ thống. Kiểm tra, vệ sinh tình trạng bên ngoài, bên trong tủ, kiểm tra các đặc tính kỹ thuật và chức năng. Đo điện trở tiếp xúc và thông mạch, điện trở cách điện. Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng nếu cần thiết.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43110	Bảo dưỡng tủ điều khiển	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,125
		Xà phòng	kg	0,05
		Bông thấm nước	kg	0,0075
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,8571
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 2,5 Kw	ca	0,2143
		Xe 15 chỗ	ca	0,0083

HV.43120 Bảo dưỡng điện thoại SOS và điện thoại trực tuyến

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác, di chuyển trong phạm vi 30 m. Kiểm tra: Tình trạng hoạt động của điện thoại, tình trạng bên ngoài điện thoại. Tháo điện thoại ra, lắp điện thoại dự phòng vào. Vệ sinh: thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài, các tiếp điểm, ống nghe, thổi khô. Đo điện trở tiếp xúc và thông mạch, điện trở cách điện. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn vận hành. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43120	Bảo dưỡng điện thoại SOS và điện thoại trực tuyến	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Xà phòng	kg	0,02
		Bông thấm nước	kg	0,004
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,01
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,0476
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0021

HV.43130 Bảo dưỡng nút bấm và đầu dò báo động cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các nút bấm, đầu dò báo động cháy, mức tín hiệu thông qua máy tính cài đặt, giám sát hoặc kiểm tra trực tiếp trên tủ điều khiển PBS-16. Cô lập nút báo báo cháy, đầu dò báo động cháy, vệ sinh thổi bụi, lau chùi bên trong, bên ngoài nút bấm, đầu dò báo động cháy, các tiếp điểm. Đo điện trở tiếp xúc và thông mạch, điện trở cách điện. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 nút, 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Nút bấm	Đầu dò
HV.43130	Bảo dưỡng nút bấm và đầu dò báo động cháy	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,0545	
		Bông thấm nước	kg		0,009
		Vải phin trắng	m		0,025
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0405	0,02
		Bình xịt hơi bóp tay	cái		0,02
		Xà phòng	kg	0,0408	
		Chổi pan xô		0,0194	
		Vật liệu khác	%		
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4,0/7	công	0,0600	0,25
		<i>Máy</i>			
		Xe 15 chỗ	ca	0,0139	0,0028
				10	20

HV.43140 Bảo dưỡng thiết bị cách ly chống ngắn mạch

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị bảo vệ. Vệ sinh, thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài thiết bị bảo vệ, các tiếp điểm. Đo điện trở tiếp xúc và thông mạch, điện trở cách điện.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43140	Bảo dưỡng thiết bị cách ly chống ngắn mạch	<i>Vật liệu</i>		
		Bông thấm nước	kg	0,008
		Vải phin trắng	m ²	0,15
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,02
		Gioăng cao su	cái	0,098
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,071
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0021

HV.43150 Bảo dưỡng cáp quang cảm biến báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác, di chuyển trong phạm vi 30 m. Cách ly vòng Loop được bảo dưỡng. Phân luồng đảm bảo giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng của cáp cảm biến, hộp đầu nối, neo định vị cáp, vệ sinh bề mặt cáp và gia cố lại các neo định vị. Kiểm tra mức nhiệt độ báo động cháy và hiệu chỉnh lại thông số vận hành nếu cần thiết.

Đơn vị: 100md

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43150	Bảo dưỡng cáp quang cảm biến báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,585
		Chổi pan xô	cái	0,0082
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,072
		Xà phòng	kg	0,81
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,375
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến	ca	0,2
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125

HV.43160 Bảo dưỡng cáp, cột và giàn Anten phát sóng Radio

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra hình dạng cáp anten, giá treo, hộp đầu nối giữa cáp anten và cáp tín hiệu, kiểm tra tín hiệu sóng AM, FM, VHF và UHF; hình dạng Anten, hộp đầu nối giữa anten AM, FM, VHF, UHF và cáp tín hiệu. Vệ sinh lau chùi bề mặt cáp anten, vệ sinh các tiếp điểm, các bo mạch, đo điện trở tiếp xúc và thông mạch trong các bộ đầu nối giữa cáp tín hiệu và cáp anten. Bảo dưỡng các bộ đầu nối phối hợp trở kháng giữa cáp anten và cáp tín hiệu. Đo bộ suy hao đôi chiều tiêu chuẩn vận hành. Vệ sinh, bảo dưỡng bộ đầu nối, bộ phối hợp trở kháng giữa dàn anten và cáp tín hiệu.

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cáp anten (100m)	Cột và giàn anten (1 bộ)
HV.43160	Bảo dưỡng cáp, cột và giàn Anten phát sóng radio	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,0357	1
		Bông thấm nước	kg	0,0007	
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0036	0,125
		Xà phòng	kg	0,0071	0,15
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4,0/7	công	0,952	0,8571
		<i>Máy</i>			
		Xe nâng (chiều cao nâng đến	ca	0,143	0,1429
		Xe 15 chỗ	ca	0,025	0,0143
				1	2

HV.43170 Bảo dưỡng cáp quang truyền dẫn tín hiệu các hệ thống

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng cáp tại các hộp đầu nối ODF, kiểm tra tín hiệu quang tại các tủ điều khiển của các hệ thống. Vệ sinh các đầu nối quang tại hộp ODF.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43170	Bảo dưỡng cáp quang truyền dẫn tín hiệu các hệ thống	<i>Vật liệu</i>		
		Cồn công nghiệp 90°	lít	0,0163
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,063
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0021

MỤC 4

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ CẤP THOÁT NƯỚC

4.1 BẢO DƯỠNG TRẠM LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN (EP) – Có 3 EP

4.1.1 BẢO DƯỠNG QUẠT

HV.44110 Bảo dưỡng cánh quạt, cụm điều khiển, động cơ, thân quạt

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Cô lập nguồn điện, bảo dưỡng cánh quạt, cụm điều khiển, động cơ, thân quạt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng			
				Cánh quạt (1 bộ)	Cụm điều khiển (1 cụm)	Động cơ (1 bộ)	Thân quạt (1 bộ)
HV.44110	Bảo dưỡng quạt	<i>Vật liệu</i>					
		Giẻ lau	kg	0,5	0,15	0,25	1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít		0,071	0,125	
		Mỡ	kg			0,95	
		Giấy ráp	tờ			0,5	1,5
		Bình sơn kẽm lạnh 250 gr	bình				1
		Keo silicon	tuýp				1,5
		Băng keo cách điện	cuộn			0,5	
		Xà phòng	kg	0,25			
		Bút xạ dầu	cái		0,075		0,5
		Cao su non	cuộn				
		Vật liệu khác	%	5		5	5
		<i>Nhân công</i>					
		Công nhân 4,0/7	công	1,1429			1,7143
		Công nhân 5,0/7	công		1,3	1,5	
		<i>Máy</i>					
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
				1	2	3	4

HV.44120 Bảo dưỡng khung sàn bê đỡ quạt

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Vệ sinh cầu thang, sàn thao tác. Sơn lại các vị trí bị hoen gỉ. Vặn chặt các bulông liên kết, bulông chân đế, đánh dấu kiểm tra.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44120	Bảo dưỡng khung sàn bê đỡ quạt	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,25
		Giấy ráp	tờ	1
		Xà phòng	kg	0,1
		Bình sơn kẽm lạnh	bình	1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	2,8571
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44130 Bảo dưỡng vòm dẫn hướng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Đảm bảo, phân luồng giao thông tại vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho quạt và thiết bị lọc bụi tĩnh điện. Kéo điện chiếu sáng vào bên trong vòm dẫn hướng. Kiểm tra, vặn chặt các tăng đỡ treo vòm, vặn chặt các bulông liên kết giá treo, vặn chặt bulông thanh chống, bulông liên kết các đoạn nối của vòm, bulông liên kết các tấm dẫn hướng gió, bulông định vị vòm, bulông treo vòm, bulông treo sàn bê tông nhẹ. Vệ sinh công nghiệp, đánh dấu kiểm tra các đầu bulông, tăng đỡ.

Đơn vị : 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44130	Bảo dưỡng vòm dẫn hướng	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	4
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	36
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến	ca	2
		Xe bơm áp lực cao	ca	0,25
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

4.1.2 BẢO DƯỠNG CỤM THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

HV.44140 Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh mô tơ điện, cánh tản nhiệt. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí nếu cần thiết. Vận hành bằng tay các van an toàn và xả dẫn lưu bình khí. Kiểm tra, vệ sinh, hiệu chỉnh các rơ le áp lực. Kiểm tra độ nhiễm bẩn của dầu, thay dầu. Kiểm tra độ căng của dây cua - roa theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thay nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò khí. Kiểm tra và làm sạch, hiệu chỉnh các van máy nén, các van điều khiển bằng tay, các van điều khiển bằng điện, van điều áp. Vận chuyển toàn bộ các bulông. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44140	Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,2
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,01
		Dầu Shell telus 46	lít	2
		Xà Phòng	kg	0,1
		Cao su non	cuộn	1
		Giấy ráp	tờ	1
		Vật liệu khác	%	
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,8571
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0250

HV.44150 Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh hoặc thay thế các bộ lọc khí. Kiểm tra ống xoắn và làm sạch nếu cần thiết. Kiểm tra các bộ điều chỉnh và xem xét sự hoạt động bình thường của thiết bị. Kiểm tra sự rò khí. Hiệu chỉnh hoặc thay thế các cảm biến cục bộ. Kiểm tra sự hoạt động của bơm chân không. Tái nạp đủ khí gas theo tiêu chuẩn yêu cầu. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44150	Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Cao su non	cuộn	1
		Gas	kg	0,5
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,5238
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44160 Bảo dưỡng thiết bị cung cấp khí áp lực

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh mô tơ điện, cánh tản nhiệt. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí, các tấm lọc bụi. Vận hành bằng tay các van an toàn và xả dẫn lưu bình khí. Kiểm tra, vệ sinh, hiệu chỉnh các rơ le áp lực. Kiểm tra mức dầu, bổ sung hoặc thay dầu mới nếu cần thiết. Kiểm tra độ căng của dây cua - roa theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ ngưng hơi nước. Kiểm tra sự rò khí. Kiểm tra và làm sạch, hiệu chỉnh các van máy nén, các van điều khiển bằng tay, các van điều khiển bằng điện, van điều áp. Vặn chặt toàn bộ các bulông. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị : 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44160	Bảo dưỡng thiết bị cung cấp khí áp lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1121
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0237
		Dầu Shell telus 46	lít	4,267
		Chổi pan xô	cái	0,1298
		Bút thử điện	cái	0,05
		Xà phòng	kg	0,0807
		Giấy ráp	tờ	0,25
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,3
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44170 Bảo dưỡng thùng chứa chất hỗ trợ lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị lọc áp lực và máy nén khí. Vệ sinh thùng inox. Kiểm tra, bảo dưỡng cánh khuấy, trục khuấy. Kiểm tra, bảo dưỡng mô tơ điện máy khuấy, hộp giảm tốc. Kiểm tra, bảo dưỡng các cảm biến mực nước. Bổ sung chất hỗ trợ lọc.

Đơn vị : 01 thùng

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44170	Bảo dưỡng thùng chứa chất hỗ trợ lọc	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0561
		Xà phòng	kg	0,0323
		Chất hỗ trợ lọc SOO8	lít	120
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,975
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44180 Bảo dưỡng máy bơm dung dịch hỗ trợ lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh máy, kiểm tra cách điện mô tơ. Kiểm tra, thay mới dầu bôi trơn, thay mới dầu tạo áp suất Silicon. Kiểm tra, hiệu chỉnh lưu lượng bơm. Tháo, lắp làm vệ sinh van một chiều.

Đơn vị : 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44180	Bảo dưỡng máy bơm chất hỗ trợ lọc	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0141
		Xà phòng	kg	0,0161
		Chổi pan xô	cái	0,0433
		Giấy ráp	tờ	0,25
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0062
		Băng keo cách điện	cuộn	0,006
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,325
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44190 Bảo dưỡng bơm sục và thùng chứa nước thải

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh mô tơ điện. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí. Kiểm tra độ nhiễm bẩn của dầu và thay hoặc châm thêm dầu nếu cần thiết. Kiểm tra độ căng của dây cưa - roa theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Kiểm tra sự rò khí, vệ sinh lau chùi các cảm biến mức nước, vệ sinh, súc rửa thùng chứa chất thải. Vặn chặt toàn bộ các bulông. Vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44190	Bảo dưỡng bơm sục và thùng chứa nước thải	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1682
		Xà phòng	kg	0,0807
		Dầu Shell telus 46	lít	0,1388
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,5
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441110 Bảo dưỡng thiết bị lọc áp lực

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Khoá đường cung cấp khí nén cho thiết bị, xả hết áp lực không khí có trong thiết bị, vệ sinh bên ngoài thiết bị. Tháo bulông nắp, tháo nắp áp lực. Mở các bulông liên kết giữa phần thân bình chứa với các ống lọc để đưa các ống lọc ra ngoài. Vệ sinh bên trong thiết bị, vệ sinh hoặc thay mới các tấm vải lọc bên trong ống lọc nếu cần thiết. Kiểm tra, bảo dưỡng van xả đáy, tra dầu mỡ nếu cần thiết.

Kiểm tra sự rò khí, vệ sinh lau chùi gioăng chịu áp lực, rãnh chứa gioăng. Thay mới gioăng nếu cần thiết. Lắp đặt theo trình tự ngược lại. Kiểm tra, vận chặt toàn bộ các bulông áp lực.

Đơn vị : 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441110	Bảo dưỡng thiết bị lọc áp lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1682
		Dầu Shell telus 46	lít	0,0347
		Tấm vải lọc chuyên dùng	tấm	1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	4,125
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441120 Bảo dưỡng cụm đường ống áp lực, van, thiết bị chỉ thị

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Khoá đường cung cấp khí nén cho thiết bị. Vệ sinh đường ống, van, thiết bị chỉ thị. Tháo, vệ sinh, lắp các cốc lọc, kiểm tra, hiệu chỉnh van giảm áp, bảo dưỡng các van điện khí. Kiểm tra, thay mới các jack cảm hơi, đường ống hơi nếu cần thiết. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí. Kiểm tra, châm thêm dầu cho bộ hoá hơi nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò khí, bảo dưỡng các thiết bị chỉ thị. Vận chặt toàn bộ các bulông.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441120	Bảo dưỡng cụm đường ống áp lực, van, thiết bị chỉ thị	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	2
		Xà phòng	kg	0,2
		Cao su non	cuộn	3
		Giấy ráp	tờ	1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	1,1429
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441130 Bảo dưỡng băng tải chất thải

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh mô tơ điện, băng chuyền, thùng chứa. Kiểm tra, hiệu chỉnh cảm biến quang. Tra dầu mỡ các ổ lăn, hộp giảm tốc, căn chỉnh các con lăn dẫn hướng. Căn chỉnh độ căng của băng chuyền. Vận chuyển chất thải về vị trí tập kết.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441130	Bảo dưỡng băng tải chất thải	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0561
		Bao tải đựng chất thải	cái	5,7407
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,5
		<i>Máy</i>		
		Xe tải 2,5 tấn	ca	0,094

HV.441140 Bảo dưỡng máy bơm chất lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh máy, kiểm tra cách điện mô tơ. Kiểm tra, hiệu chỉnh lưu lượng của bơm đảm bảo theo yêu cầu.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441140	Bảo dưỡng máy bơm chất lọc	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0141
		Xà phòng	kg	0,0081
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,325
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

4.1.3 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ LỌC BỤI TÍNH ĐIỆN**HV.441150 Bảo dưỡng khối lọc bụi**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Tháo các nắp chắn gió, lắp đặt ray đỡ tạm, kéo khối lọc bụi ra ngoài, dùng xe nâng điện để đưa khối lọc bụi tập kết vào vị trí thi công trong phạm vi 30m. Vệ sinh các tấm thu bụi bằng súng phun nước, làm khô bằng súng hơi. Vệ sinh, kiểm tra, thay mới các dây phóng điện và sứ cách điện nếu cần thiết, vệ sinh các tiếp điểm. Kiểm tra, hiệu chỉnh khoảng cách giữa các tấm thu bụi theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển các bulông liên kết. Vệ sinh kết cấu khung sườn, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới các đầu búp phun nếu cần thiết. Tháo, lắp, vệ sinh các cốc lọc nước. Vệ sinh, bảo dưỡng các công tắc hành trình. Bảo dưỡng cụm xylanh khí điều khiển, kiểm tra, thay mới các giắc cắm hơi, ống hơi chịu áp lực. Bảo dưỡng bộ van điều khiển khí điện. Kiểm tra, hiệu chỉnh thời gian đóng mở cửa lật.

Đơn vị: 01 khối

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441150	Bảo dưỡng khối lọc bụi	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0147
		Xà phòng	kg	0,0048
		Ống nước D27 L100m	cái	0,03
		Ống nước D21 L100m	cái	0,03
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,25
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0083

HV.441160 Bảo dưỡng tủ điều khiển cục bộ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Tắt nguồn điện. Kiểm tra tình trạng các thiết bị bên trong tủ bằng mắt thường. Kiểm tra, thay mới các tấm đệm làm kín. Kiểm tra các đầu tiếp xúc của các dây truyền tín hiệu, điểm tiếp xúc của aptomat, role bảo vệ, cầu chì. Dùng máy hút bụi, giẻ lau, chổi pan xô, cồn vệ sinh tủ. Bật nguồn điện. Kiểm tra trạng thái hoạt động của tất cả các thiết bị đặt trong tủ bằng cách theo dõi trạng thái hiện thị đèn của các thiết bị. Kết thúc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441160	Bảo dưỡng tủ điện điều khiển cục bộ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0800
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0830
		Chổi Pan xô	cái	0,9510
		Giấy ráp	tờ	0,2
		Bút thử điện	cái	0,014
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,5
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200-1400 W	ca	0,025
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.441170 Bảo dưỡng quạt thông gió của trạm lọc bụi tĩnh điện

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh, lau chùi thiết bị. Kiểm tra, vận chặt bulông định vị, tra dầu bôi trơn.

Đơn vị : 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441170	Bảo dưỡng quạt thông gió của trạm lọc bụi tĩnh điện	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Chổi pan xô	cái	1
		Xăng	lít	1
		Dầu Shell telus 46	lít	1
		Xà phòng	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,852
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125

HV.441180 Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nước rửa

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh, bảo dưỡng bộ mô tơ, 4 máy bơm nước. Vệ sinh, kiểm tra thùng chứa nước, các cảm biến mức nước, các van điều khiển bằng tay. Kiểm tra, hiệu chỉnh van giảm áp, bảo dưỡng các mô tơ van, bảo dưỡng van 1 chiều, đường ống, kiểm tra sự rò nước trên toàn hệ thống. Kiểm tra, thay thế các đoạn ống nổi mềm nếu cần thiết.

Đơn vị : 01 hệ thống

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441180	Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nước rửa	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,3
		Xà phòng	kg	0,1
		Cao su non	cuộn	2
		Giấy ráp	tờ	2
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,5
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441190 Bảo dưỡng máy bơm chất thải

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh, bảo dưỡng bộ mô tơ, 2 bơm

nước. Vệ sinh, kiểm tra thùng chứa nước, các cảm biến mức nước, các van điều khiển bằng tay. Kiểm tra, hiệu chỉnh van giảm áp, bảo dưỡng các mô tơ van, bảo dưỡng van 1 chiều, vệ sinh các cốc lọc, đường ống, kiểm tra sự rò nước trên toàn hệ thống. Kiểm tra, thay thế các đoạn ống nối mềm nếu cần thiết.

Đơn vị : 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441190	Bảo dưỡng máy bơm nước thải	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,3
		Xà phòng	kg	0,1
		Cao su non	cuộn	2
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,5
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441210 Bảo dưỡng nền, tường, vòm trạm lọc bụi tĩnh điện (EP)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Bơm nước, vệ sinh, lau chùi nhà đặt thiết bị và phòng điều khiển. Kiểm tra, bóc bỏ lớp keo silicôn bị thoái hoá, bơm dán mới keo silicôn tại các điểm kết nối giữa sàn-tường, tường-tường, giữa thiết bị-tường.

Đơn vị tính: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441210	Bảo dưỡng nền/tường, vòm trạm lọc bụi tĩnh điện	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải đựng chất thải	cái	0,278
		Xô đựng nước	cái	0,006
		Chổi đốt	cái	0,018
		Cây lau nhà L1,2m	cây	0,05
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,8
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

4.2. BẢO DƯỠNG TRẠM CẤP XẢ KHÍ (VAB)

HV.44210 Bảo dưỡng quạt tại trạm cấp xả khí

Thành phần công việc: Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Bảo dưỡng cánh quạt, cụm điều khiển, động cơ, gối đỡ, khớp nối, thân quạt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng					
				Cánh quạt (1 bộ)	Thân quạt (1 bộ)	Cụm điều khiển (1 cụm)	Động cơ quạt (1 bộ)	Gối đỡ quạt (1 cái)	Khớp nối (1 bộ)
HV.44210	Bảo dưỡng quạt	<i>Vật liệu</i>							
		Giẻ lau	kg	0,4	0,448	0,0561	0,25	0,3	0,0561
		Dầu Shell telus 46	lít					0,833	
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít			0,0237	0,125		
		Mỡ	kg				0,95		
		Giấy ráp	tờ				0,5		
		Băng keo cách	cuộn				0,5		
		Bút xạ dầu	cái		0,75	0,0938			
		Cao su non	cuộn					0,333	
		Xà phòng	kg	0,1					
		Vật liệu khác	%	5			5	5	
		<i>Nhân công</i>							
		Công nhân 4/7	công	1,25	3	1,3	1,714	0,571	0,8571
		<i>Máy</i>							
		Máy nén khí	ca					0,078	
		Xe thang	ca						
		Máy hút bụi công	ca			0,05			0,025
		Xe cầu tự hành	ca						
		Xe 15 chỗ	ca	0,0563	0,15	0,0563	0,0563	0,006	0,025
				1	2	3	4	5	6

HV.44220 Bảo dưỡng cửa lật

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Kéo điện chiếu sáng vào bên trong quạt. Vệ sinh mô tơ điện, gối đỡ, cụm tay quay - thanh truyền và khu vực xung quanh, kiểm tra, vận chặt bulông định vị, tăng đơ điều chỉnh thanh truyền, đánh dấu kiểm tra, kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh công tắc hành trình đóng, mở cửa, kiểm tra, thay dầu mỡ cho hộp giảm tốc, kiểm tra cách điện, tiếp đất mô tơ điện, kiểm tra, vận hành chạy thử bằng phương pháp thủ công và bằng phương pháp điều khiển bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau chùi dầu mỡ, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị : 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số
HV.44220	Bảo dưỡng cửa lật	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,5
		Dầu hoả	lít	1
		Dầu Shell telus 46	lít	0,25
		Keo silicôn	tuýp	1,25
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,0476
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44230 Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh mô tơ điện, cánh tản nhiệt. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí nếu cần thiết. Kiểm tra, vệ sinh, hiệu chỉnh các rơ le áp lực. Kiểm tra, bổ sung hoặc thay mới dầu bôi trơn. Kiểm tra, hiệu chỉnh độ căng của dây cua - roa theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thay nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò khí. Kiểm tra và làm sạch, hiệu chỉnh các van điều khiển, van điều áp. Vận chặt toàn bộ các bulông. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44230	Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Dầu Shell telus 46	lít	2
		Xà Phòng	kg	0,06
		Cao su non	cuộn	1
		Giấy ráp	tờ	1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	1,5714
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.44240 Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh hoặc thay thế các bộ lọc khí. Kiểm tra ống xoắn và làm sạch nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò khí, hiệu chỉnh hoặc thay thế các cảm biến. Bật nguồn. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44240	Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Cao su non	cuộn	1
		Gas	kg	0,5
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,8571
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.44250 Bảo dưỡng tủ điều khiển cục bộ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ. Kiểm tra, siết chặt các đầu tiếp xúc. Đo, kiểm tra tiếp địa. Đo giá trị điện áp, dòng điện bằng đồng hồ vạn năng, so sánh với giá trị hiển thị trên các đồng hồ có tại tủ để kiểm tra độ chính xác của các đồng hồ chỉ thị. Kiểm tra, thay mới các đèn tín hiệu bằng cách nhấn nút "Lamp test", thay mới pin CMOS, pin 1,5V nếu cần. Kết thúc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44250	Bảo dưỡng tủ điện điều khiển cục bộ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,25
		Chổi Pan xô	cái	0,951
		Giấy ráp	tờ	0,2
		Bút thử điện	cái	0,014
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 3,0/8	công	0,25
		Công nhân 4,5/7	công	0,5
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200-1400 W	ca	0,025
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.44260 Bảo dưỡng sàn thao tác và cầu thang

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh cầu thang, sàn thao tác. Sơn lại các vị trí bị hoen gỉ. Vặn chặt các bulông liên kết, đánh dấu kiểm tra.

Đơn vị : 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44260	Bảo dưỡng sàn thao tác và cầu thang	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Giấy ráp	tờ	3
		Bình sơn kẽm lạnh	binh	2
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,1429
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0563

HV.44270 Bảo dưỡng quạt thông gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh, lau chùi thiết bị. Kiểm tra, vặn chặt bulông định vị, tra dầu bôi trơn.

Đơn vị : 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44270	Bảo dưỡng quạt thông gió của nhà thông gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0336
		Xà phòng	kg	0,0807
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0250

HV.44280 Bảo dưỡng vòm trạm VAC và vòm dẫn hướng gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Kéo điện chiếu sáng vào bên trong vòm. Siết chặt bu lông các vị trí liên kết. Phân luồng, đảm bảo giao thông. Siết chặt các tầng đỡ, bu lông treo. Quét dọn, lau chùi bên trong vòm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết.

Đơn vị : 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44280	Bảo dưỡng vòm trạm VAC và vòm dẫn hướng gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,897
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	30
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều dài đến 12m)	ca	2,286
		Xe 15 chỗ	ca	0,375

HV.44290 Bảo dưỡng cầu trục 5T, 10T

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh cầu trục, tra dầu mỡ cho bộ phận di chuyển và đường ray. Bảo dưỡng mô tơ thuộc bộ phận di chuyển và bộ phận nâng, hạ. Kiểm tra, vệ sinh hộp điều khiển. Kiểm tra cáp, vệ sinh, tra mỡ mới. Kiểm tra, thay dầu hộp giảm tốc. Vận hành chạy thử tải.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44290	Bảo dưỡng cầu trục 5T, 10T	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,2
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,125
		Mỡ	kg	0,25
		Dầu Shell telus 46	lít	0,4
		Chổi pan xô	cái	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,33

HV.442110 Bảo dưỡng cửa cuốn

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh cửa cuốn, cạo gỉ và sơn lại cửa. Bảo dưỡng mô tơ. Kiểm tra hiệu chỉnh công tắc hành trình. Tra mỡ vào hai máng trượt.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.442110	Bảo dưỡng cửa cuốn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Chổi pan xô	cái	1
		Giấy ráp	tờ	2
		Mỡ	kg	0,5
		Sơn kẽm lạnh	bình	1
		Cần công nghiệp 90 độ	lít	0,5
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,1429
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

4.4.3 BẢO DƯỠNG QUẠT PHẢN LỰC**HV.44310 Bảo dưỡng quạt phản lực**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Đảm bảo phân luồng giao thông, thao tác cố định cánh quạt, kiểm tra, vận chặt các tăng đỡ treo quạt; vận chặt bulông liên kết, đánh dấu. Kiểm tra tình trạng cánh quạt, vỏ quạt và giá treo. Đo điện trở cách điện. Vệ sinh bên ngoài vỏ quạt, thổi bụi bên trong quạt, hút bụi phía bên trong quạt, vệ sinh các lỗ giảm âm bên trong quạt, vệ sinh mô tơ. Kiểm tra chiều cao và sự cân bằng của quạt. Vệ sinh và vận chặt các đầu đấu nối cáp nguồn. Kiểm tra tiếng động bất thường của động cơ và độ rung theo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh vòm hầm phía trên quạt, kiểm tra giá trị dòng điện.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44310	Bảo dưỡng quạt phản lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,543
		Xà phòng	kg	0,9036
		Cần công nghiệp 90 độ	lít	0,0473
		Cây lau nhà L1,2m	cây	0,0025
		Băng keo cách điện	cuộn	0,0412
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	6
		<i>Máy</i>		
		Máy nén khí 7,5KW	ca	0,5
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,5
		Xe 15 chỗ	ca	0,15

HV. 44320 Bảo dưỡng tủ điều khiển liên động (quạt phản lực)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện, vệ sinh hút bụi, đo kiểm tra các hệ thống của tủ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44320	Bảo dưỡng tủ điều khiển liên động	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,065
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,065
		Xà phòng	kg	0,025
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,5714
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200-1400W	ca	0,1571
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44330 Bảo dưỡng tủ điều khiển cục bộ (quạt phản lực)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh, hút bụi trong và ngoài tủ. Vệ sinh các tiếp điểm. Kiểm tra, thay mới cầu chì, đèn báo tín hiệu, pin Cmos, pin 1.5 V nếu cần thiết. Đo, kiểm tra tiếp địa. Đo, kiểm tra độ chính xác của các thiết bị chỉ thị, kiểm tra các tín hiệu điều khiển. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế các thiết bị bảo vệ nếu cần thiết. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44330	Bảo dưỡng tủ điện điều khiển cục bộ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,08
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,083
		Xà phòng	kg	0,033
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,571
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200-1400 W	ca	0,1571
		Xe 15 chỗ	ca	0,0250

4.4.4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

HV.44410 Bảo dưỡng thiết bị đo đếm lưu lượng giao thông

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Đảm bảo phân luồng giao thông. Kiểm tra, lau chùi toàn bộ thân máy và đầu dò, vận chắt các bulông lắp đặt thiết bị. Kiểm tra lại khoảng cách giữa đầu dò với mặt đường, khoảng cách giữa 2 đầu dò. Vệ sinh trong và ngoài tủ điều khiển. Vệ sinh và kiểm tra điện áp tại các bo mạch và tình trạng hoạt động các bo mạch. Vệ sinh và vận chắt các đầu cực đầu nối, kiểm tra các quạt hút gió ở tủ điều khiển, kiểm tra các đèn tín hiệu. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44410	Bảo dưỡng thiết bị đo đếm lưu lượng giao thông	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Xà phòng	kg	0,1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,25
		Giấy ráp	tờ	0,5
		Bình sơn kẽm lạnh	binh	0,125
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	2
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến	ca	0,2857
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44420 Bảo dưỡng thiết bị đo khí CO

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh hoặc thay mới bộ lọc thô. Vệ sinh hoặc thay mới bộ bắt hơi bụi, bộ đệm, màng chắn, xylanh bộ xúc tác, mô tơ đồng bộ, lõi lọc. Vận chắt bulông vỏ ngoài của tủ treo máy. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44420	Bảo dưỡng thiết bị đo khí CO	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1
		Xà phòng	kg	0,1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,5
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44430 Bảo dưỡng thiết bị đo gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Đảm bảo phân luồng giao thông, kiểm tra, vệ sinh các đầu dò, vận chặt bulông giá treo. Vệ sinh tủ điều khiển cục bộ, đầu đầu nối cáp quang, kiểm tra bên trong bộ chuyển đổi, đo kiểm tra điện áp tại đầu nối dây của cổng bộ chuyển đổi. Kiểm tra vận chặt và bảo dưỡng các đầu đầu nối. Kiểm tra tín hiệu đo lường. Kiểm tra các đèn tín hiệu. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44430	Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,25
		Xà phòng	kg	0,1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,25
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,8571
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,1429
		Xe 15 chỗ	ca	0,0188

HV.44440 Bảo dưỡng thiết bị đo tầm nhìn

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh thiết bị thu, thiết bị phát, vệ sinh giá treo, tháo khoang đèn để vệ sinh thấu kính quang học, vệ sinh ống chống bụi, kiểm tra sự thẳng trục giữa bộ phát và nhận sáng. Kiểm tra dòng điện và điện áp, hộp đầu nối cáp quang, kiểm tra siết chặt các cáp quang, kiểm tra siết chặt các đầu đầu nối. Vệ sinh bên trong và ngoài tủ đầu nối bộ phát và nhận. Kiểm tra dòng điện và điện áp, hộp đầu nối. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44440	Bảo dưỡng thiết bị đo tầm nhìn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,3
		Xà phòng	kg	0,025
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2
		Vải phin trắng	m	0,2648
		Bút thử điện	cái	0,0213
		Chổi pan xô	cái	0,1902
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44450 Bảo dưỡng tủ đo lường

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Tắt nguồn điện cung cấp. Dùng giẻ và cồn vệ sinh bên ngoài tủ. Dùng máy hút bụi, chổi pan xô, giẻ sạch và cồn vệ sinh bên trong tủ. Kiểm tra, siết chặt các tiếp điểm. Đo, kiểm tra tiếp địa. Đo giá trị điện áp, dòng tiền bằng đồng hồ vạn năng, so sánh với giá trị hiển thị trên các đồng hồ có tại tủ để kiểm tra độ chính xác của các đồng hồ chỉ thị. Kiểm tra, thay mới các đèn tín hiệu bằng cách nhấn nút "Lamp test", thay mới pin CMOS, pin 1,5V nếu cần. Kết thúc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44450	Bảo dưỡng tủ đo lường	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0585
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0702
		Chổi pan xô	cái	0,0065
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,585
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp	ca	0,0819
		Xe 15 chỗ	ca	0,0351

4.4.5 HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC

HV.44510 Bảo dưỡng bể nước chữa cháy trên cao

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh bên trong và ngoài bảng điều khiển. Đo, kiểm tra tín hiệu điều khiển và thiết bị bảo vệ. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế các thiết bị bảo vệ nếu cần thiết. Kiểm tra và vệ sinh cảm biến mức nước. Vệ sinh bên ngoài van, kiểm tra sự hoạt động của van, sơn xít những chỗ bị tróc gỉ. Vệ sinh cầu thang, kiểm tra tình trạng của cầu thang. Chuyển đường cấp, xả nước sang ngăn không vệ sinh. Khóa van cấp, xả nước của từng ngăn bể, vệ sinh từng ngăn bể một: nền và thành bể, kiểm tra tình trạng bên trong bể. Vệ sinh ngoài bể. Tháo các lưới lọc làm vệ sinh. Kiểm tra tình trạng của lưới lọc, phải thay nếu cần thiết. Đo lưu lượng nước cấp vào bể, lưu lượng nước xả. Phát quang xung quanh bể nước, vệ sinh trần mái.

Đơn vị: toàn bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44510	Bảo dưỡng bể nước chữa cháy trên cao	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1
		Chất tẩy rửa	lít	0,5
		Bàn chải nhựa	cái	0,6667
		Bàn chải sắt	cái	0,3333
		Chổi pan xô	cái	0,3333
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	1,3333
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,88
		Xe 15 chỗ	ca	0,0064

HV.44520 Bảo dưỡng bể nước trên nhà trung tâm điều hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh bên trong và ngoài bảng điều khiển. Đo, kiểm tra tín hiệu điều khiển và thiết bị bảo vệ. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế các thiết bị bảo vệ nếu cần thiết. Kiểm tra và vệ sinh cảm biến mức nước. Vệ sinh bên ngoài van, kiểm tra sự hoạt động của van, sơn xít những chỗ bị tróc gỉ. Vệ sinh cầu thang, kiểm tra tình trạng của cầu thang. Chuyển đường cấp, xả nước sang ngăn không vệ sinh. Khóa van cấp, xả nước của từng ngăn bể, vệ sinh từng ngăn bể một: nền và thành bể, kiểm tra tình trạng bên trong bể. Vệ sinh ngoài bể. Tháo các lưới lọc làm vệ sinh. Kiểm tra tình trạng của lưới lọc, phải thay nếu cần thiết. Đo lưu lượng nước cấp vào bể, lưu lượng nước xả. Phát quang xung quanh bể nước, vệ sinh trần mái.

Đơn vị: toàn bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44520	Bảo dưỡng bể nước trên nhà trung tâm điều hành	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,48
		Chất tẩy rửa	lít	0,24
		Bàn chải nhựa	cái	0,32
		Bàn chải sắt	cái	0,16
		Chổi pan xô	cái	0,16
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,64
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,47

HV.44530 Vệ sinh bể nước ngầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Khóa van cấp nước vào bể. Bơm hút sạch cặn bẩn. Hoà dung dịch tẩy, rửa và nước sạch vào xô. Lau chùi nền và thành bể. Bơm hút cặn bẩn lần 2. Lau, rửa cảm biến mức nước. Dùng nước rửa lưới lọc. Mở van cấp nước cho bể. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bể

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44530	Vệ sinh bể nước ngầm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,48
		Chất tẩy rửa	lít	0,24
		Chổi pan xô	cái	0,16
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	2
		<i>Máy</i>		
		Xe bồn 6 m ³	ca	0,2143

HV.44540 Bảo dưỡng bơm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Kiểm tra bơm, xiết chặt bu lông, bảo dưỡng theo quy trình.

Đơn vị : 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44540	Bảo dưỡng bơm	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	kg	0,15
		<i>Nhân công</i> Công nhân 3,5/7	công	0,125

HV.44550 Bảo dưỡng bình lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Kiểm tra vật liệu lọc, xiết chặt bu lông. Kiểm tra điều chỉnh van áp suất nước vào ra.

Đơn vị : 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44550	Bảo dưỡng bình lọc	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	kg	0,25
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,5
		Gioăng cao su	cái	1
		<i>Nhân công</i> Công nhân 4/7	công	0,8

HV. 44560 Bảo dưỡng bộ xử lý bằng dung dịch CLO

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Vệ sinh đường ống, đo kiểm tra máy, bổ xung Clo nếu cần.

Đơn vị : 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44560	Bảo dưỡng bộ xử lý bằng dung dịch Clo	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	kg	0,125
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,3
		Clo khô	kg	5
		<i>Nhân công</i> Công nhân 5/7	công	0,45

HV.44570 Bảo dưỡng van, đồng hồ và đường ống

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Điều tiết giao thông, cầu tẩm đanh. Vệ sinh đường ống, kiểm tra sự rò rỉ nước tại các khớp nối trên đường ống, sơn những chỗ bị tróc. Kiểm tra, vặn chặt bulông liên kết mặt bích ống nối, bulông định vị đường ống. Vệ sinh van giảm áp, kiểm tra, hiệu chỉnh

áp suất nước. Vệ sinh, kiểm tra van tay. Cầu lắp đặt lại tấm danh.

Đơn vị: 100 m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44580	Bảo dưỡng van và đường ống dẫn nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,666
		Xà phòng	kg	0,0021
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,1273
		<i>Máy</i>		
		Xe bồn 6m ³	ca	0,0159
		Xe cầu tự hành	ca	0,0159
		Xe 15 chỗ	ca	0,0024

HV.44590 Bảo dưỡng tủ điện

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh, hút bụi trong và ngoài tủ. Vệ sinh các tiếp điểm. Kiểm tra, thay mới cầu chì, đèn báo tín hiệu, pin Cmos, pin 1.5 V nếu cần thiết. Đo, kiểm tra tiếp địa. Đo, kiểm tra độ chính xác của các thiết bị chỉ thị, kiểm tra các tín hiệu điều khiển. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế các thiết bị bảo vệ nếu cần thiết. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44590	Bảo dưỡng tủ điện	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,2500
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2000
		Chổi pan xô	cái	0,5000
		Bút thử điện	cái	0,2500
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,7500
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0250

HV.445110 Bảo dưỡng van một chiều, van điều chỉnh

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Vệ sinh, kiểm tra sự hoạt động của van, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị : 01 van

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Van 1 chiều	Van điều chỉnh
HV.445110	Bảo dưỡng van một chiều, van điều chỉnh	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,005	0,063
		Axetôn	lít		0,06
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 3,0/7	công	0,1	0,045
				1	2

4.5. HỆ THỐNG ĐIỆN**HV.45110 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công, điều khiển nâng độ cao xe chuyên dùng lên độ cao thi công. Cô lập nguồn điện, vệ sinh bên ngoài, tháo nắp đèn, bảo dưỡng đèn theo qui trình. Nếu linh phụ kiện bên trong bị hỏng, tiến hành đo kiểm tra và thay thế.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng		
				Hầm chính	Hầm thoát hiểm	Hồ kỹ thuật, trần soát vé, khăn
HV.45110	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng	<i>Vật liệu</i>				
		Giẻ lau	kg	0,0167	0,0125	0,125
		Xà phòng	kg	0,03		0,075
		Vải phin trắng	m		0,0225	
		Ca na đánh bóng	kg	0,0303	0,0227	0,06
		Chổi pan xô	cái		0,0013	
		Bình xịt hơi bóp tay	bình		0,0065	
		Vật liệu khác	%			5
		<i>Nhân công</i>				
		Kỹ sư 2/8	công			
		Công nhân 4/7	công	0,6	0,45	0,4286
		<i>Máy</i>				
		Xe thang nâng	ca	0,2		0,1191
		Xe 15 chỗ	ca	0,1042	0,0375	0,1042
				1	2	3

HV.45120 Bảo dưỡng Trụ, đèn đường dẫn, quảng trường

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cắt nguồn điện, hạ dàn đèn. Vệ sinh, bảo dưỡng đèn, nâng đèn lên bôi mỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp nguồn lại.

Đơn vị: 01 bộ đèn

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Đèn đường dẫn L=9m	Đèn quảng trường L=25m
HV.45120	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng đường dẫn, quảng trường	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,0021	0,0021
		Xà phòng	kg	0,0038	0,0038
		Cana	kg	0,0038	0,0038
		Chổi pan xô	cái	0,0002	0,0002
		Bình xịt hơi bóp tay	bình	0,0011	0,0011
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4/7	công	0,5714	1,1429
		<i>Máy</i>			
		Xe thang nâng	ca	0,0200	0,0200
		Xe 15 chỗ	ca	0,0050	0,0125
				1	2

HV.45130 Bảo dưỡng bộ cảm biến chiếu sáng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh hộp chuyển đổi điện quang: Dùng bình xịt hơi bóp tay thổi bụi, côn trùng, dùng chổi panxô vệ sinh bên trong. Đóng nắp hộp chuyển đổi, sử dụng nhựa silicon viền quanh đầu bó cáp và nắp hộp để tránh nước. Mở nắp bảo vệ bộ cảm biến, sử dụng bình xịt hơi bóp tay để thổi bụi ở các rãnh, sử dụng vải thấm côn để lau sạch mặt kính. Siết chặt tất cả đai ốc cố định, đầu cáp. Sử dụng nhựa silicon viền quanh đầu bó cáp để tránh nước. Lắp nắp bảo vệ bộ cảm biến. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45130	Bảo dưỡng cảm biến chiếu sáng	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,125
		Vải phin trắng	m ²	0,24
		Côn công nghiệp 90 độ	lít	0,0625
		Keo silicôn	tuýp	0,25
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,4286
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến	ca	0,1429
		Xe 15 chỗ	ca	0,0327

HV.45140 Bảo dưỡng hệ thống máy phát điện Diesel

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh hút bụi bên ngoài vỏ máy, hệ thống tủ và hộp điều khiển máy phát, hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn, ắc quy khởi động, hệ thống truyền động, thùng dầu, thiết bị phụ trợ. Bơm mỡ các ổ đỡ, thay dầu bôi trơn động cơ, thay thế các bộ lọc nhớt, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc nước, bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp, bộ lọc không khí, dung dịch làm mát động cơ. Vệ sinh gian đặt máy. Kiểm tra thiết bị đóng cắt.

Đơn vị: 01 hệ thống

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45140	Bảo dưỡng hệ thống máy phát điện Diesel	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	4
		Dầu diesel	lít	60
		Dầu công nghiệp 50	lít	167
		Mỡ chì	kg	0,01
		Mỡ bơm đa năng	kg	0,5
		Bộ lọc nhớt	cái	5
		Bộ lọc nhiên liệu	cái	2
		Bộ lọc nước	cái	2
		Bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp	cái	2
		Bộ lọc không khí	cái	2
		Dung dịch pha với nước làm	lít	15
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5,0/7	công	6,8571
		<i>Máy</i>		
		Máy nén khí động cơ điện 3 pha 150 m3/h	ca	2
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200-1400W	ca	2

HV.45150 Bảo dưỡng MBA phân phối 22/0,4kV trong, ngoài hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập MBA. Tháo nắp máy, lắp tiếp địa di động, kiểm tra không còn điện, lắp tiếp địa di động. Đo lại điện trở cách điện của các cuộn dây với vỏ. Hút bụi bên trong cuộn dây, lõi thép. Lau sạch các thiết bị bên trong. Đo lại điện trở. Tháo tiếp địa di động, đóng nắp máy. Hút bụi, vệ sinh bên trong và bên ngoài vỏ máy. Vệ sinh toàn bộ khu vực đặt máy biến áp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45150	Bảo dưỡng MBA phân phối 22/0,4kV trong, ngoài hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1
		Vải phin trắng	m ²	1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,5
		Chổi pan xô	cái	0,07
		Xà phòng	kg	0,3
		Chổi đốt	cái	0,07
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	3,4286
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0563
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200-1400W	ca	0,5714

HV.45160 Bảo dưỡng biển chỉ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh biển báo đảm dẫn thoát hiểm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45160	Bảo dưỡng biển chỉ dẫn thoát hiểm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Xà phòng	kg	0,002
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,01786
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,00208

HV.45170 Bảo dưỡng thang cáp

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh thang cáp. Siết chặt các bulông thang cáp, thay thế các dây rút đã hỏng.

Đơn vị: 100 mđ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45170	Bảo dưỡng thang cáp	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,2
		Xà phòng	Kg	0,1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	Công	0,6
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	Ca	0,1
		Xe 15 chỗ	ca	0,0017

MỤC 5 HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ

HV.46110 Bảo dưỡng máy điều hòa

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện, treo bảng cấm đóng điện. Vệ sinh dàn nóng; dàn lạnh; vệ sinh các bo mạch. Kiểm tra các rơ le, áp tô mát, tụ, cảm biến nhiệt độ và phin lọc, thay mới nếu cần thiết. Tra dầu mỡ bôi trơn các ổ bi, cho máy hoạt động tiến hành kiểm tra, nạp bổ sung ga. Đo dòng điện Block máy nén. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng		
				Trong hầm	Ngoài hầm	Trung tâm
HV.46110	Bảo dưỡng máy điều hòa 2 cục trong hầm.	<i>Vật liệu</i>				
		Gas	kg	0,25	0,225	0,3
		Xà phòng	kg	0,125	0,1125	0,15
		Cồn công nghiệp 90	lít	0,01	0,009	0,012
		Giẻ lau	kg	0,11	0,099	0,132
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công</i>				
		Công nhân 4/7	công	0,75	0,679	0,9
		<i>Máy</i>				
		Máy bơm nước công suất 1,5kW	ca	0,2476	0,2238	0,2976
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125	0,0125	
				1	2	3

MỤC 6

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HV.47110 Bảo dưỡng hốc kỹ thuật

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Thực hiện bảo dưỡng theo quy trình. Tổng hợp, báo cáo hư hỏng (nếu có)

Đơn vị: 01 hốc

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần công việc	Đơn vị	Số lượng
HV.47110	Bảo dưỡng Trụ chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,07
		Xô tráng kẽm	cái	0,075
		Xà phòng	kg	0,001
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,01
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0038

HV.47120 Bảo dưỡng trụ chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công, khóa van tổng, tháo tác; tháo rời trụ và thực hiện bảo dưỡng theo quy trình Tổng hợp, báo cáo hư hỏng (nếu có)

Đơn vị: 01 trụ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần công việc	Đơn vị	Số lượng
HV.47110	Bảo dưỡng Trụ chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,07
		Xô tráng kẽm	cái	0,075
		Xà phòng	kg	0,001
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,01
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0038

HV.47130 Bảo dưỡng van và đường ống dẫn nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Điều tiết giao thông, cầu tẩm đánh. Vệ sinh đường ống, kiểm tra sự rò rỉ nước tại các khớp nối trên đường ống, sơn những chỗ bị tróc. Kiểm tra, vặn chặt bulông liên kết mặt bích ống nối, bulông định vị đường ống. Vệ sinh van giảm áp, kiểm tra, hiệu chỉnh áp suất nước. Vệ sinh, kiểm tra van tay. Cầu lắp đặt lại tẩm đánh.

Đơn vị: 100 m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.47120	Bảo dưỡng van và đường ống dẫn nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0021
		Xà phòng	kg	0,0103
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,3143
		<i>Máy</i>		
		Xe cầu tự hành	ca	0,079
		Xe 15 chỗ	ca	0,008

PHẦN III**ĐỊNH MỨC MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG
THƯỜNG XUYÊN HÀM ĐƯỜNG BỘ ĐÈO CẢ****Chương I****HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG**

1. Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ Đèo Cả (bao gồm hàm Đèo Cả, hầm Cổ Mã và đường dẫn) là các thao tác kỹ thuật và các hoạt động quản lý, vận hành cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ, hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành các hư hỏng lớn. Các công việc này được tiến hành thường xuyên, theo định kỳ để đảm bảo mọi hoạt động của hàm được khai thác một cách an toàn, thông suốt.

2. Định mức một số công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ Đèo Cả (bao gồm hàm Đèo Cả, hầm Cổ Mã và đường dẫn) được áp dụng để lập dự toán, đơn giá quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình hàm đường bộ, làm cơ sở xác định, quản lý dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ.

3. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ Đèo Cả được áp dụng riêng đối với hàm đường bộ Đèo Cả (bao gồm hàm Đèo Cả, hầm Cổ Mã và đường dẫn).

4. Đối với các công việc cần thiết khác không có trong phân định mức này được áp dụng theo các định mức tương tự ban hành kèm theo Thông tư này, hoặc hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc định mức khác do cơ quan có thẩm quyền công bố. Chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế.

5. Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì áp dụng định mức tương tự đã được công bố để lập dự toán.

CHƯƠNG II

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

DC.11000 CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

DC.11010 Trường ca vận hành

Thành phần công việc: Chỉ huy vận hành các bộ phận tại trung tâm điều hành, bảo dưỡng thiết bị phương tiện, bộ phận chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, điều hành bộ phận bảo vệ, trạm kiểm soát. Chỉ huy công tác điều hành sự cố giao thông có cháy và không có cháy.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11010	Trường ca vận hành	<i>Nhân công</i> Kỹ sư 5/8	công	3

DC.11020 Vận hành Hệ thống ITS.

Thành phần công việc: Giám sát giao thông trong hầm, cập nhật và lưu trữ dữ liệu; Trục thông tin từ điện thoại SOS; Ghi chép nội dung từ cuộc gọi đến, gọi đi. Chèn bản tin giới thiệu và quy định giao thông qua hầm. Đảm bảo thông tin thông suốt trên các kênh của hệ thống bộ đàm và phát thanh. Báo cáo với trường ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11020	Vận hành hệ thống ITS	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 5/7	công	12
		Kỹ sư 4/8	công	15

DC.11030 Vận hành Hệ thống thông gió, cấp thoát nước và xử lý nước thải

Thành phần công việc: Vận hành, cài đặt thông số và giám sát hoạt động các thiết bị thông gió hầm. Cập nhật thông số, ghi chép số liệu hàng giờ, thao tác vận hành thiết bị tại các trạm khi không vận hành được từ giao diện máy tính. Báo với trường ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11030	Vận hành hệ thống thông gió, cấp thoát nước và xử lý nước thải	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 5/7	công	3
		Kỹ sư 4/8	công	6

DC.11040 Vận hành Hệ thống điện

Thành phần công việc: Theo dõi, kiểm tra thiết bị, thao tác và xử lý sự cố theo phân cấp; Cài đặt role theo phiếu; tham gia giám sát đơn vị bên ngoài trong quá trình sửa chữa và thí nghiệm, đăng ký công tác vệ sinh, bảo dưỡng và nghiệm thu thiết bị, báo cáo trường ca tình trạng bất thường của thiết bị, chọn phương thức vận hành thích hợp, đề xuất kiểm tra thiết bị.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11040	Vận hành hệ thống điện	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 5/7	công	6
		Kỹ sư 4/8	công	12

DC.11050 Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Thành phần công việc: Nhận lệnh trường ca. Mặc quần áo chống cháy trang bị đầy đủ mặt nạ dưỡng khí và bình khí thở oxy. Điều khiển xe cứu thương vào hầm đổ vị trí thuận lợi cho việc cứu người và không gây ảnh hưởng tới giao thông trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tập trung ưu tiên cứu người thoát khỏi khu vực nguy hiểm, hướng dẫn cho hành khách thoát hiểm theo hướng an toàn gần nhất. Hỗ trợ với các lực lượng tham gia chữa cháy. Nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát, báo trường ca và rút khỏi hiện trường. Khi rút ra khỏi khu vực cháy an toàn phải báo cáo lên TMC và thực hiện lệnh tiếp theo.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11050	Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/5	công	51

DC.11060 Tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thành phần công việc: Tuần tra, kiểm tra, báo cáo và xử lý kịp thời các diễn biến bất thường của tình trạng trật tự giao thông trên toàn tuyến. Tuần tra, kiểm tra và báo cáo tình trạng thay đổi, bất thường của thiết bị, kết cấu trên toàn tuyến. Tuần tra, kiểm tra và báo cáo các vị trí trục. Chấp hành lệnh của trưởng ca điều hành. Nắm vững nhiệm vụ của bản thân và nhiệm vụ chung của đội.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11060	Tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ	Nhân công Bậc thợ 5/7	công	6

DC.11070 Đội bảo vệ

Thành phần công việc: Kíp trưởng vận hành, tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành ca trực. Trục bảo vệ đầu cửa hầm phía bắc, TMC hầm Đèo Cả, hầm đông và tây phía bắc hầm Đèo Cả, đông và tây phía nam hầm Đèo Cả, đông và tây phía bắc hầm Cổ Mã, đông và tây phía nam hầm Cổ Mã, trục kiểm soát phương tiện qua hầm tại cổng kiểm soát phía nam hầm Cổ Mã.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11070	Đội bảo vệ	Nhân công Bậc thợ 4/5	công	30

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC KIỂM TRA

DC.21000 CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

DC.21010 Kiểm tra định kỳ kết cấu hầm

Thành phần công việc: Bao gồm tất cả các hạng mục thuộc kết cấu hầm: 02 hầm chính. Kiểm tra hiện tượng bong tróc bê tông thành, vòm hầm. Kiểm tra vết nứt trên bề mặt bê tông thành, vòm hầm. Hiện tượng vỡ liên kết dọc theo khe co giãn. Lập hồ sơ, đánh dấu các vết nứt để theo dõi và đưa ra biện pháp xử lý. Kiểm tra phát hiện các hư hỏng kết cấu hầm.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.21010	Kiểm tra định kỳ kết cấu hầm	<i>Nhân công</i> Công nhân 5/7	công	24

DC.22000 CÔNG TÁC KIỂM TRA THƯỜNG XUYỀN

DC.22010 Kiểm tra thường xuyên kết cấu hầm

Thành phần công việc: Bao gồm tất cả các hạng mục thuộc kết cấu hầm: 02 hầm chính. Kiểm tra hiện tượng bong tróc bê tông thành, vòm hầm, phần ốp gạch. Kiểm tra hệ thống thoát nước trong hầm, đường bộ hành an toàn, lan can, các bậc thang. Kiểm tra đỉnh phản quang, mắt phản quang, sơn phân làn. Kiểm tra khe co giãn, nứt, sụt hoặc vỡ tấm bê tông mặt đường BTXM. Kiểm tra mọi hiện tượng rò rỉ nước, hư hỏng các mối nối ở các khe giãn nở bê tông vòm hầm. Nếu có hiện tượng khác thường thì phải báo cáo ngay về Đơn vị quản lý để tổ chức kiểm tra đột xuất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22010	Kiểm tra thường xuyên kết cấu hầm	<i>Nhân công</i> Công nhân 5/7	công	353

DC.22020 Kiểm tra hệ thống ITS

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động của các thiết bị. Đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22020	Kiểm tra hệ thống ITS	<i>Nhân công</i> Công nhân 5/7	công	365
		<i>Máy thi công</i> Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22030 Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động của các thiết bị. Đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Tình trạng hoạt động của bộ thu phát sóng vô tuyến điện. Kiểm tra tình trạng Anten thu phát sóng. Kiểm tra sóng radio kênh FM tần số 102.7 MHz. Chất lượng đàm thoại. Tình trạng hoạt động của máy điện thoại. Các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22030	Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc	<i>Nhân công</i> Công nhân 5/7	công	365
		<i>Máy thi công</i> Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22040 Kiểm tra hệ thống quan trắc thời tiết

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động của các thiết bị. Đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Các báo động trên từng thiết bị. Các giá trị cảm biến trên bộ thu thập, xử lý dữ liệu.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22040	Kiểm tra hệ thống quan trắc thời tiết	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	365
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22050 Kiểm tra hệ thống điện

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị, tình trạng hoạt động của các thiết bị, đèn hiển thị trạng thái của thiết bị, nhiệt độ hoạt động của thiết bị, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22050	Kiểm tra hệ thống điện	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	365
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22060 Kiểm tra hệ thống pin năng lượng mặt trời tại TMC

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, đèn hiển thị trạng thái của thiết bị, nhiệt độ hoạt động của thiết bị, các báo động trên từng các tủ điều khiển thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22060	Kiểm tra hệ thống pin năng lượng mặt trời tại TMC	<i>Nhân công</i> Công nhân 5/7	công	365

DC.22070 Kiểm tra hệ thống thông gió, cấp thoát nước và xử lý nước thải

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động của các thiết bị. Đồng hồ, đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Kiểm tra mức nước tại các bể chứa cháy và hồ thu. Các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22070	Kiểm tra hệ thống thông gió, cấp thoát nước và xử lý nước thải	<i>Nhân công</i> Công nhân 5/7	công	365
		<i>Máy thi công</i> Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22080 Kiểm tra hệ thống điều hòa

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy. Kiểm tra nhiệt độ trong phòng được làm mát. Các đèn hiển thị trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22080	Kiểm tra hệ thống điều hòa	<i>Nhân công</i> Công nhân 5/7	công	365
		<i>Máy thi công</i> Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22090 Kiểm tra hệ thống PCCC

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động của các thiết bị. Đồng hồ, đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Kiểm tra mức nước tại các bể chữa cháy và hồ thu. Các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22090	Kiểm tra hệ thống PCCC	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	365
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	4,015

CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC VỆ SINH

DC.31000 VỆ SINH KẾT CẤU HÀM

DC.31110 Vệ sinh thành hầm phần ốp gạch bằng cơ giới kết hợp thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng xe chuyên dùng phun xịt toàn bộ bề mặt cần vệ sinh để làm trôi chảy lớp khối bụi bên ngoài và làm ướt toàn bộ bề mặt cần vệ sinh. Hòa xà phòng vào nước trong xô, dùng dụng cụ có chiều dài loại 1,2m và loại 2m có gắn bao tải gai hoặc loại tương đương để lau chùi thủ công. Dùng xe chuyên dùng rửa lại toàn bộ bề mặt đã lau sạch bằng dung dịch xà phòng. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31110	Vệ sinh thành hầm phần ốp gạch bằng cơ giới kết hợp thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Cây lau nhà 1,2m	cây	0,05
		Cây lau nhà 2,0m	cây	0,05
		Xà phòng	kg	3,20
		Nước	m ³	4,5
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,20
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe xịt áp lực cao 15m ³	ca	0,201
		Xe 16 chỗ	ca	0,017

DC.31120 Vệ sinh vòm hầm BTXM bằng thủ công với xe xịt nước chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Tiến hành xịt rửa từ chính giữa nóc hầm về một phía, di chuyển vòi xịt theo chiều dọc hầm, đường xịt liền kề, tránh xịt vào các thiết bị lắp trên vòm hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31120	Vệ sinh vòm hầm BTXM bằng thủ công với xe xịt nước chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Nước	m ³	2,0
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,21
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe xịt áp lực cao 15m ³	ca	0,069
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.31130 Vệ sinh lan can Inox bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng giẻ lau hoặc loại tương đương để lau toàn bộ diện tích bề mặt lần 1. Dùng giẻ lau hoặc loại tương đương để lau toàn bộ diện tích bề mặt đã vệ sinh lần 2. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31130	Vệ sinh lan can Inox bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,00
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,21
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.31141 Vệ sinh mắt bảo phản quang bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Hòa xà phòng vào nước sạch trong các xô, dùng giẻ lau vệ sinh toàn bộ diện tích bề mặt mắt bảo phản quang. Dùng giẻ lau lau khô toàn bộ bề mặt đã vệ sinh. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100mắt

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31141	Vệ sinh mắt bảo phản quang bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,27
		Xà phòng	kg	0,36
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,48
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,007

DC.31142 Vệ sinh đỉnh phản quang phân làn bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Hòa xà phòng vào nước sạch trong các xô, dùng giẻ lau vệ sinh toàn bộ diện tích bề mặt đỉnh phản quang. Dùng giẻ lau lau khô toàn bộ bề mặt đã vệ sinh. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100 đỉnh

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31142	Vệ sinh đỉnh phản quang phân làn bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Xà phòng	kg	1,00
		Giẻ lau	kg	0,30
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,52
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,007

DC.31143 Vệ sinh sơn phản quang phân làn trong mỗi ống hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng vòi xịt xe chuyên dùng phun bề mặt cần vệ sinh. Hòa xà phòng vào nước trong xô, dùng dụng cụ có chiều dài loại 1,2m có gắn bao tải gai hoặc tương đương toàn bộ diện tích bề mặt sơn phản quang phân làn. Dùng vòi xịt xe chuyên dùng phun sạch bề mặt. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31143	Vệ sinh sơn phản quang phân làn trong mỗi ống hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Xà phòng	kg	1,75
		Cây lau nhà 1,2m	cái	0,10
		Bàn chải nhựa	cái	0,20
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,13
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ -xịt áp lực	ca	0,052
		Xe 16 chỗ	ca	0,016

DC.31144 Vệ sinh mặt đường BTXM bằng xe quét đường chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31144	Vệ sinh mặt đường BTXM bằng phương tiện quét đường chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Nước	m ³	0,004
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe quét đường chuyên dụng	ca	0,001

DC.31145 Tưới nước mặt đường BTXM các điểm tránh bằng xe tưới nước chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31145	Tưới nước mặt đường BTXM các điểm tránh xe bằng xe chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Nước	m ³	0,20
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe xịt áp lực cao 15m ³	ca	0,005

DC.31146 Tưới nước mặt đường BTXM bằng xe tưới nước chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31146	Tưới nước mặt đường BTXM bằng xe tưới nước chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Nước	m ³	0,14
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe rửa đường 18m ³	ca	0,002

DC.31151 Thông rãnh thoát nước trong ống hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thông rãnh bằng vòi phun áp lực trên xe xịt nước chuyên dùng. Dùng thủ công bằng tay hốt toàn bộ rác thải bỏ vào bao. Vệ sinh rãnh nước. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31151	Thông rãnh thoát nước trong ống hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,41
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe xịt áp lực cao 15m3	ca	0,136
		Xe 16 chỗ	ca	0,006

DC.31152 Vệ sinh hố ga, hố thăm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Tháo nắp hố ga. Dùng xẻng xúc, nạo sạch phần hố ga. Đưa chất thải vào bao tải. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt hố ga. Lắp lại các nắp hố ga. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 hố

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31152	Vệ sinh hố ga, hố thăm	<i>Vật liệu</i>		
		Túi đựng rác	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.31160 Vệ sinh lề đường

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hẻm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng chổi rể quét dọn bề mặt. Thu gom rác thải, chất thải vào bao. Dùng vòi xịt nước chuyên dùng vệ sinh sạch sẽ bề mặt đã vệ sinh. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31160	Vệ sinh lề đường	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi rể	cái	0,10
		Bao tải	cái	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ -xịt áp lực	ca	0,012
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.31170 Nhặt rác hẻm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Đi bộ nhặt rác bỏ vào bao tải. Đưa các bao tải dọc theo lề đường. Tiến hành thu gom các bao đựng rác và về điểm tập kết rác tại quảng trường phía Nam.

Đơn vị: 01 lượt

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31170	Nhặt rác hẻm	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,50
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	1,00

DC.31181 Vệ sinh bể lọc xử lý nước thải

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Dùng xe bồn chuyên dụng, bao tải vệ sinh bể theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31181	Vệ sinh bể lọc xử lý nước thải	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	1,22
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ -xịt áp lực	ca	0,082
		Xe 16 chỗ	ca	0,017

DC.31182 Vệ sinh bể lọc nước quảng trường Bắc, Nam

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Dùng xe bồn chuyên dụng, bao tải vệ sinh bể theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31182	Vệ sinh bể lọc nước quảng trường Bắc, Nam	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	1,20
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ -xịt áp lực	ca	0,103
		Xe 16 chỗ	ca	0,017

DC.31190 Vệ sinh mương cáp (đường bảo dưỡng)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Tháo nắp đan mương cáp. Dùng chổi quét sạch bụi bẩn trong mương cáp. Đưa chất thải vào bao tải. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt mương cáp. Lắp lại các nắp đan mương cáp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31190	Vệ sinh mương cáp (đường bảo dưỡng)	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi rế	cái	0,1
		Bao tải	cái	0,2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	2,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,029

DC.31200 Vệ sinh mặt đường BTXM các điểm tránh xe, ngách ngang thoát hiểm bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Dùng bao tải, chổi vệ sinh mặt đường bê tông xi măng theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31200	Vệ sinh mặt đường BTXM các điểm tránh xe, ngách ngang thoát hiểm bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi rế	cái	0,10
		Bao tải	cái	0,25
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.31210 Vệ sinh biểu tượng hầm phía Bắc, Nam

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Lấy nước trên xe chở vật tư dụng cụ. Hòa xà phòng vào nước trong xô dùng thang và dụng cụ có chiều dài loại 2m có gắn bao tải gai hoặc loại tương đương để lau chùi thủ công. Dùng thang đối với vị trí cần vệ sinh trên cao. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 biểu tượng

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31210	Vệ sinh biểu tượng hầm phía Bắc, Nam	<i>Vật liệu</i>		
		Cây lau nhà 2m	cây	0,10
		Xà phòng	kg	0,15
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,35
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,005

DC.31220 Vệ sinh cửa các ngách thoát hiểm (cửa thép)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31220	Vệ sinh cửa các ngách thoát hiểm (cửa thép)	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,50
		Xà phòng	kg	2,00
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,75
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,024

DC.32000 VỆ SINH HỆ THỐNG THIẾT BỊ ITS**DC.32110 Vệ sinh Bộ chuyển đổi quang cho VMS**

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng chổi panxo quét sạch bụi các chỗ đầu nối cắm dây. Dùng bình xịt hơi bóp tay thổi bụi bên trong thiết bị thông qua chỗ thoát nhiệt cho thiết bị. Dùng máy hút bụi vệ sinh thiết bị và tủ. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32110	Vệ sinh Bộ chuyển đổi quang cho VMS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Bông công nghiệp	kg	0,01
		Cồn	lít	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	Ca	0,004
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32121 Vệ sinh đồng hồ chủ

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh đồng hồ chủ theo quy trình công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32121	Vệ sinh Đồng hồ chủ	<i>Vật liệu</i>		
		Bông công nghiệp	kg	0,01
		Cồn	lít	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,010

DC.32122 Vệ sinh ăng ten GPS

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ; di chuyển đến nơi làm việc. Dùng chổi panxô vệ sinh bề mặt anten, kiểm tra các liên kết giữa giàn anten GPS và cột. Vệ sinh các tiếp điểm giữa giàn anten và dây anten. Kiểm tra định vị GPS. Điều chỉnh hướng anten nếu cần thiết. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32122	Vệ sinh Ăng ten GPS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cồn	lít	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32123 Vệ sinh ăngten Yagi, ăngten Diamond, ăngten đế từ

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, dẫn ký phiếu công tác. Di chuyển đến nơi làm việc. Phần luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Vệ sinh bề mặt anten và các tiếp điểm đầu nối. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32123	Vệ sinh Ăngten Yagi, Ăngten Diamond, Ăngten đế từ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,010
		Xe 16 chỗ	ca	0,0004

DC.32130 Vệ sinh màn hình tấm lớn (60 inch)

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cồn, nước xịt kính, chổi panxo, máy hút bụi vệ sinh màn hình và giá đỡ màn hình theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32130	Vệ sinh Màn hình tấm lớn (60 inch)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,04
		Cồn	lít	0,04
		Nước xịt kính	lít	0,02
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,005

DC.32140 Vệ sinh máy tính Server

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh máy tính server theo quy trình công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32140	Vệ sinh Máy tính Server	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,006

DC.32150 Vệ sinh máy tính vận hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh máy tính vận hành theo quy trình công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32150	Vệ sinh Máy tính vận hành	<i>Vật liệu</i>		
		Cồn	lít	0,01
		Bông công nghiệp	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,007

DC.32160 Vệ sinh tủ thiết bị

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng máy hút bụi hút bụi bên trong và ngoài tủ. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32160	Vệ sinh Tủ thiết bị	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,004

DC.32170 Vệ sinh cột tự đứng CCTV và móng cột

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng xe nâng nâng hạ người, vật tư đến các vị trí cần vệ sinh. Dùng giẻ lau, dung dịch RP7 vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32170	Vệ sinh cột tự đứng CCTV và móng cột	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Dung dịch RP7	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,18
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,059
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.32180 Vệ sinh Camera loại PTZ, FC

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người, vật tư, dụng cụ đến vị trí cần vệ sinh. Dùng giẻ lau, nước xịt kính, cồn, xà phòng vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32180	Vệ sinh Camera Loại PTZ, FC	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Nước xịt kính	lít	0,01
		Cồn	lít	0,01
		Xà phòng	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,13
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,002
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,044

DC.32190 Vệ sinh bộ chuyển đổi quang

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32190	Vệ sinh Bộ chuyển đổi quang	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,0004

DC.32200 Vệ sinh đèn tín hiệu tĩnh

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32200	Vệ sinh đèn tín hiệu tĩnh	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,0005

DC.32210 Vệ sinh điện thoại IP

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng bên ngoài và thử tín hiệu điện thoại. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thử tín hiệu điện thoại. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32210	Vệ sinh Điện thoại IP	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,02
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32220 Vệ sinh Tổng đài IP

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32220	Vệ sinh Tổng đài IP	<i>Vật liệu</i>		
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,010
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32230 Vệ sinh Khung giá và bảng VMS

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Mở tủ điều khiển. Tắt nguồn điện cung cấp cho VMS. Nâng người, vật tư, dụng cụ đến vị trí cần vệ sinh. Vệ sinh khung giá và bảng VMS theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đóng lại nguồn điện. Theo dõi trạng thái hoạt động của bảng. Liên lạc về TMC để kiểm tra tình trạng hoạt động của VMS. Đóng lại tủ điều khiển của biển báo điện tử. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32230	Vệ sinh Khung giá và bảng VMS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Xà phòng	Kg	0,10
		Bông công nghiệp	Kg	0,02
		Cồn	lít	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,70
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)- chiều cao nâng đến 14m	ca	0,567
		Xe 16 chỗ	ca	0,024

DC.32240 Vệ sinh hộp nối dây quang ODF

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32240	Vệ sinh hộp nối dây quang ODF	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32250 Vệ sinh Thiết bị điều khiển FM/PA

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32250	Vệ sinh Thiết bị điều khiển FM/PA	<i>Vật liệu</i>		
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,006
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32260 Vệ sinh cáp phát sóng radio

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Vệ sinh bề mặt cáp anten, các bộ đầu nối giữa cáp tín hiệu và cáp anten. Vệ sinh các bộ đầu nối. Kiểm tra móc định vị treo cáp. Kiểm tra tín hiệu sóng Radio trong hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100md

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32260	Vệ sinh cáp phát sóng radio	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,77
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,257
		Xe 16 chỗ	ca	0,011

DC.32270 Vệ sinh loa phóng thanh

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân lương, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người, vật tư đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tín hiệu âm thanh trong hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32270	Vệ sinh loa phóng thanh	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Xà phòng	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,11
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)- chiều cao nâng đến 14m	ca	0,035
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32280 Vệ sinh thiết bị phát sóng di động

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người, vật tư đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32280	Vệ sinh thiết bị phát sóng di động	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,031
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32290 Vệ sinh tổng đài 24 điện thoại

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32290	Vệ sinh Tổng đài 24 điện thoại	<i>Vật liệu</i>		
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,033

DC.32300 Vệ sinh đầu ghi 16 kênh kèm 2TB HDD

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ..

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32300	Vệ sinh đầu ghi 16 kênh kèm 2TB HDD	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,02

DC.32310 Vệ sinh Ấc quy dự phòng 100A-12V

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người, vật tư đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32310	Vệ sinh Ấc quy dự phòng 100A-12V	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,031
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32320 Vệ sinh máy bộ đàm

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Sử dụng giẻ lau và chổi panxo vệ sinh thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32320	Vệ sinh Máy bộ đàm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,001
		Chổi panxo	cái	0,001
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,01

DC.32330 Vệ sinh Trạm lắp

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 trạm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32330	Vệ sinh trạm lắp	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)- chiều cao nâng đến 14m	ca	0,031
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.33000 VỆ SINH HỆ THỐNG THIẾT BỊ THÔNG GIÓ**DC.33110 Vệ sinh Tủ thông gió**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Mở tủ điều khiển. Tắt nguồn điện cung cấp. Dùng giẻ lau, cùn, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Bật nguồn điện cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.33110	Vệ sinh Tủ thông gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,35
		Cùn	lít	0,10
		Chổi panxo	cái	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,22
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,016
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.33120 Vệ sinh Bộ cảm biến đo tốc độ và hướng gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Tắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Bật nguồn điện cung cấp cho thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.33120	Vệ sinh Bộ cảm biến đo tốc độ và hướng gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,20
		Xà phòng	Kg	0,07
		Cùn	Lít	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32341 Vệ sinh cảm biến phát hiện xe quá khổ

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32341	Vệ sinh cảm biến phát hiện xe quá khổ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,50
		Cùn	lít	0,20
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,028
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32342 Vệ sinh thiết bị phát hiện mưa

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32342	Vệ sinh Thiết bị phát hiện mưa	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,02
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32350 Vệ sinh cần chắn barrier có động cơ

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau vệ sinh sạch bụi cho cần chắn. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32350	Vệ sinh cần chắn Barrier có động cơ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,0003

DC.32360 Vệ sinh cột tín hiệu giao thông (bao gồm đèn cảnh báo)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau vệ sinh sạch bụi bám trên bề mặt thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32360	Vệ sinh cột tín hiệu giao thông (bao gồm đèn cảnh báo)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,0005

DC.33130. Vệ sinh Quạt phản lực

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Thực hiện vệ sinh cánh quạt, động cơ quạt, thân quạt và khung sàn bộ đỡ quạt theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 quạt

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.33130	Vệ sinh quạt phản lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,00
		Xà phòng	kg	0,80
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	3,38
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,047
		Máy nén khí-công suất 2,5 HP	ca	0,020
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,242
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,242
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,091

DC.34000 VỆ SINH HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỆN**DC.34110 Phát quang hành lang tuyến 110kV**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Chặt cây, phát quang bụi rậm, vận chuyển cây ra khỏi phạm vi tuyến. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34110	Phát quang hành lang tuyến 110kV	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,59
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,008

DC.34120 Vệ sinh máy biến áp TD 22/0,4kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34120	Vệ sinh máy biến áp TD 22/0,4kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,50
		Cùn	lít	0,35
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,46
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,006

DC.34130 Vệ sinh máy biến áp T2 25 MVA $115 \pm 9 \times 1.78\%$ / 23kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34130	Vệ sinh máy biến áp T2 25 MVA $115 \pm 9 \times 1.78\%$ / 23kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Cùn	lít	1,00
		Chổi đốt	cái	0,50
		Chổi panxo	cái	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,83
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,279
		Xe 16 chỗ	ca	0,025

DC.34140 Vệ sinh ngăn lộ 110/22kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 ngăn

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34140	Vệ sinh ngăn lộ 110/22kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cùn	lít	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,15
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,010
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.34150 Vệ sinh sứ, đường dây 110kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cục

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34150	Vệ sinh sứ, đường dây 110kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34161 Vệ sinh tủ thiết bị thông tin của trạm biến áp 110kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34161	Vệ sinh tủ thiết bị thông tin của trạm biến áp 110kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,21
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,032
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.34162 Vệ sinh tủ chiếu sáng 3 pha 50A và phụ kiện

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34162	Vệ sinh tủ chiếu sáng 3 pha 50A và phụ kiện	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,012
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34170 Vệ sinh Bình ắc quy tại trạm biến áp

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 36 bình

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34170	Vệ sinh bình ắc quy trạm 110kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,02
		Chổi panxo	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34180 Vệ sinh đèn báo tín hiệu

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34180	Vệ sinh đèn báo tín hiệu	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,016
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34191 Vệ sinh thang cáp trong hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện vệ sinh thang cáp trong hầm theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34191	Vệ sinh thang cáp trong hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,33
		Xà phòng	kg	0,67
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	2,36
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện-chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,787
		Xe 16 chỗ	ca	0,033

DC.34192 Vệ sinh thang cáp

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện vệ sinh thang cáp theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34191	Vệ sinh thang cáp	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,29
		Xà phòng	kg	0,14
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,27
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,018

DC.34201 Vệ sinh Bộ lưu điện UPS Đèn

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34201	Vệ sinh bộ lưu điện UPS Đèn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Chổi panxo	cái	0,01
		Cùn	lít	0,08
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,14
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,002
		Máy hút bụi-công suất 1800W	Ca	0,010
		Xe thang nâng (nâng người)- chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,046

DC.34202 Vệ sinh Bộ lưu điện UPS 16kw

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34202	Vệ sinh Bộ lưu điện UPS 16kw	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		Cùn	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001
		Máy hút bụi-công suất 1800W	Ca	0,008

DC.34210 Vệ sinh cảm biến đo độ chói

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cồn thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34210	Vệ sinh cảm biến đo độ chói	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Cồn	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,029
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34220 Vệ sinh máy phát điện 3 pha 0.4 kV có công suất từ 136-800kVA

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Kiểm tra và vệ sinh hút bụi bên ngoài: Vỏ máy động cơ điện, động cơ diesel, hệ thống tủ điều khiển, hệ thống làm mát bằng nước và bằng khí, hệ thống bôi trơn, ắc quy, hệ thống truyền động, thùng dầu, thiết bị phụ trợ. Vận hành và kiểm tra máy trong thời gian 10 phút, mang tải 25% công suất. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34220	Vệ sinh máy phát điện 3 pha 0.4 kV có công suất từ 136-800kVA	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,30
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	Ca	0,067
		Xe 16 chỗ	ca	0,004

DC.34230 Vệ sinh máy biến áp MBA khô 22/0,4kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra nhiệt độ vận hành của máy biến áp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34230	Vệ sinh máy biến áp MBA khô 22/0,4kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Cồn	lít	0,3
		Xà phòng	kg	0,1
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,30
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,017
		Xe 16 chỗ	Ca	0,004

DC.34240 Vệ sinh tủ điều khiển SCADA

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, côn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34240	Vệ sinh tủ điều khiển SCADA	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Côn	lít	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,25
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,020
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.34250 Vệ sinh quạt thông phòng

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34250	Vệ sinh quạt thông phòng	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05

DC.34310 Vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, nước xịt kính, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tấm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34310	Vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,02
		Chổi panxo	cái	0,01
		Nước xịt kính	lít	0,01
		Cùn	lít	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,002

DC.34320 Vệ sinh bộ smart inverter 25.8kW

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34320	Vệ sinh bộ smart inverter 25.8kW	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,004

DC.34330 Vệ sinh tủ điều khiển Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34330	Vệ sinh tủ điều khiển hệ thống pin năng lượng mặt trời	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,002

DC.35000 HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA**DC.35110 Vệ sinh dàn nóng máy điều hòa trung tâm**

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến vị trí thực hiện công việc. Tắt nguồn, treo bảng cấm đóng điện. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh dàn nóng theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu bảng cấm đóng điện, bật nguồn cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.35110	Vệ sinh dàn nóng máy điều hòa trung tâm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,13
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,006

DC.35120 Vệ sinh điều hòa chính xác

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến vị trí thực hiện công việc. Tắt nguồn, treo bảng cấm đóng điện. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu bảng cấm đóng điện, bật nguồn cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.35120	Vệ sinh điều hòa chính xác	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Chổi panxo	cái	0,02
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,40
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,050

DC.35130 Vệ sinh máy điều hòa 2 cục

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến vị trí thực hiện công việc. Tắt nguồn, treo bảng cấm đóng điện. Thực hiện vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu bảng cấm đóng điện, bật nguồn cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.35130	Vệ sinh máy điều hòa 2 cục	<i>Vật liệu</i>		
		Xà phòng	kg	0,18
		Giẻ lau	kg	0,18
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,52
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	Ca	0,027

DC.36000 HỆ THỐNG PCCC TRONG HẦM**DC.36110 Vệ sinh Tủ tín hiệu báo cháy**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, chổi panxo hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36110	Vệ sinh Tủ tín hiệu báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,06
		Xà phòng	kg	0,02
		Cùn	lít	0,06
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.36121 Vệ sinh điện thoại SOS

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, chổi panxo, máy sấy thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thử tín hiệu điện thoại. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36121	Vệ sinh Điện thoại SOS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,02
		Xà phòng	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001
		Máy sấy-công suất 1800W	ca	0,008

DC.36122 Vệ sinh biển chỉ dẫn sơ tán

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, chổi panxô thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36122	Vệ sinh biển chỉ dẫn sơ tán	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Xà phòng	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.36123 Vệ sinh thiết bị đầu cuối hệ thống báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, bình xịt hơi bóp tay, máy sấy thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36123	Vệ sinh thiết bị đầu cuối hệ thống báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001
		Máy sấy-công suất 1800W	ca	0,006

DC.36130 Vệ sinh cảm biến đo mực nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, giấy nhám thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36130	Vệ sinh cảm biến đo mực nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Giấy nhám	tờ	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,03

DC.36140 Vệ sinh hệ an toàn bao gồm: bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, giấy nhám, bàn chải nhựa thực hiện vệ sinh các thiết bị bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36140	Vệ sinh hệ an toàn bao gồm bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Giấy nhám	tờ	0,30
		Bàn chải nhựa	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,17
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.36150 Vệ sinh cấp quang dò nhiệt

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, dung dịch RP7 thực hiện vệ sinh cấp quang theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36150	Vệ sinh Cấp quang dò nhiệt	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,42
		Cùn	lít	0,10
		Dung dịch RP7	lít	0,13
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,76
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện-chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,255
		Xe 16 chỗ	ca	0,011

DC.37000 HỆ THỐNG BÁO CHÁY CÁC KHỐI PHỤ TRỢ**DC.37110 Vệ sinh tủ điều khiển cáp quang**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Tắt nguồn điện cung cấp. Dùng máy hút bụi thiết bị trong tủ. Dùng giẻ lau, chổi panxô, cùn vệ sinh bên trong, bên ngoài tủ. Bật nguồn điện cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37110	Vệ sinh Tủ điều khiển cáp quang	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		Cùn	lít	0,03
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,010

DC.37120 Vệ sinh máy tính trạm và màn hình LCD 19

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh lưới lọc bụi của máy tính. Dùng máy hút bụi để hút bụi bên trong máy tính. Dùng giẻ lau thấm cồn và chổi panxô vệ sinh lại bên ngoài máy tính và màn hình. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37120	Vệ sinh máy tính trạm và màn hình LCD 19	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,04
		Cồn	lít	0,04
		Chổi panxo	cái	0,01
		Nước xịt kính	lít	0,02
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	Ca	0,005

DC.37130 Vệ sinh thiết bị điều khiển báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37130	Vệ sinh thiết bị điều khiển báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05

DC.37140 Vệ sinh đầu báo khói, nhiệt

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37140	Vệ sinh đầu báo khói, nhiệt	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Bông công nghiệp	kg	0,01
		Nước xịt kính	lít	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,09

DC.37150 Vệ sinh bình ắc quy 12 Vdc - 7 Ah

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 36 bình

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37150	Vệ sinh Bình ắc quy 12 Vdc - 7 Ah	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.37160 Vệ sinh bình chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bình

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37160	Vệ sinh Bình chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,02
		Xà phòng	kg	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

CHƯƠNG V

CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

DC.41000 PHẦN KẾT CẤU

DC.41110 Bảo dưỡng kết cấu vỏ hầm

Thành phần công việc:

Làm sạch và thông tắt cả các hệ thống thoát nước. Quét bỏ các mảnh vụn ở các khe co giãn. Lắp đầy chất bịt kín các mối nối bị hở. Vệ sinh các chỗ hốc ngách bị bẩn.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41110	Bảo dưỡng kết cấu vỏ hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Chất điền kín	m ³ /m	0,0057
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,13
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,125

DC.41120 Bảo dưỡng kết cấu cửa hầm ngang (cửa thoát hiểm)*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Vệ sinh sạch sẽ lớp bụi, mỡ cũ bám trên thanh ray, pully và dây cáp đóng cửa. Bôi mỡ vào thanh ray, pully và dây cáp đóng cửa. Kiểm tra đối trọng, đóng, mở cửa bằng tay nhẹ nhàng. Vệ sinh sạch phần rãnh dưới cánh cửa. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41120	Bảo dưỡng kết cấu cửa hầm ngang (cửa thoát hiểm)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,97
		Xà phòng	kg	0,19
		Dầu diesel	lít	0,19
		Mỡ	kg	1,18
		Dung dịch RP7	lít	0,98
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	1,97
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,027

DC.41130 Bảo dưỡng thành hầm phần ốp gạch*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Vệ sinh bề mặt thành hầm, tháo dỡ gạch hư hỏng, thực hiện ốp gạch mới theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 m2

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41130	Bảo dưỡng thành hầm phần ốp gạch	<i>Vật liệu</i>		
		Gạch ốp 30x30	m2	1,00
		Vữa	m3	0,013
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,29
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,004

DC.41140 Bảo dưỡng hệ thống thoát nước trong hầm*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Thực hiện bảo trì hệ thống thoát nước trong hầm theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41140	Bảo dưỡng hệ thống thoát nước trong hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,05
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,33
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,005

DC.41150 Bảo dưỡng Đường bộ hành an toàn, lan can, các bậc thang*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Thực hiện bảo trì đường bộ hành an toàn, lan can, các bậc thang theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41150	Bảo dưỡng đường bộ hành an toàn, lan can, các bậc thang	<i>Vật liệu</i>		
		Dung dịch RP7	lít	0,08
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,14
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,002

DC.41160 Thay thế đỉnh phản quang*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Tiến hành khoan bê tông tại vị trí cần thay thế, lắp đặt đỉnh phản quang mới theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 đỉnh

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41160	Thay thế đỉnh phản quang	<i>Vật liệu</i>		
		Đỉnh phản quang	đỉnh	1
		Keo	kg	0,1
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.41170 Thay thế mắt phản quang*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 mắt

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41170	Thay thế mắt phản quang	<i>Vật liệu</i>		
		Mắt phản quang	mắt	1
		Vật liệu khác	%	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.41180 Sơn phản quang phân làn trong mỗi ống hầm*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Vệ sinh sạch sẽ, sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật. Trông giữ, bảo quản vạch sơn khô. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41180	Sơn phản quang phân làn trong mỗi ống hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Sơn kẻ đường	kg	0,788
		Vật liệu khác	%	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,17
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,002
		Máy phun sơn 400m ² /h	ca	0,022
		Máy nén khí động cơ diesel-công suất 745 m ³ /h	ca	0,010

DC.41190 Bảo dưỡng khe co giãn mặt đường bê tông xi măng*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện bảo trì khe co giãn mặt đường bê tông xi măng theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41190	Bảo dưỡng khe co giãn mặt đường bê tông xi măng	<i>Vật liệu</i>		
		Matit	m3	0,0057
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,396
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy nén khí-công suất 2,5 HP	ca	0,036

DC.42000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ ITS**DC.42110 Bảo dưỡng tủ đĩa***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Dùng giẻ lau, cùn, máy hút bụi thực hiện bảo trì bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42110	Bảo dưỡng tủ đĩa	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,10
		Cùn	lít	0,12
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,11
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,005
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.42121 Bảo dưỡng Camera loại FC, PTZ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển thiết bị nâng hạ đưa người, vật tư đến chiều cao thích hợp. Dùng giẻ lau, bông, xà phòng, nước xịt kính, côn, keo silicon thực hiện bảo trì bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42121	Bảo dưỡng Camera loại FC, PTZ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,16
		Bông công nghiệp	Kg	0,02
		Xà phòng	Kg	0,01
		Nước xịt kính	lít	0,01
		Côn	lít	0,15
		Keo Silicon	kg	0,02
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,33
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,110
		Xe 16 chỗ	ca	0,005

DC.42122 Bảo dưỡng Camera IP 3M dạng dome ngoài trời*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Dùng giẻ lau, xà phòng, nước xịt kính, cùn thực hiện bảo trì bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42122	Bảo dưỡng Camera IP 3M dạng dome ngoài trời	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Xà phòng	kg	0,05
		Nước xịt kính	lít	0,01
		Cùn	lít	0,05
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,22

DC.42130 Bảo dưỡng cột tự đứng CCTV và móng cột

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển thiết bị nâng hạ đưa người, vật tư, dụng cụ đến chiều cao thích hợp. Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42130	Bảo dưỡng cột tự đứng CCTV và móng cột	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Dung dịch RP7	lít	0,02
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,18
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,058
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.42140 Bảo dưỡng thiết bị bảo vệ chống sét

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42140	Bảo dưỡng Thiết bị bảo vệ chống sét	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,15
		Xà phòng	kg	0,10
		Bông công nghiệp	kg	0,27
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.42150 Bảo dưỡng khung giá và bảng VMS

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển thiết bị nâng hạ đưa người, vật tư, dụng cụ đến chiều cao thích hợp. Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42150	Bảo dưỡng Khung giá và bảng VMS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,50
		Bông công nghiệp	kg	0,30
		Xà phòng	kg	0,23
		Nước xịt kính	lít	0,35
		Cồn	lít	0,17
		Keo Silicon	kg	0,54
		Dung dịch RP7	kg	0,02
		Cana đánh bóng	kg	0,60
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	6,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,084
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	2,022
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,325

DC.42160 Bảo dưỡng bộ điều khiển

Thành phần công việc:

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42160	Bảo dưỡng Bộ điều khiển	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,008
		Xe 16 chỗ	ca	0,0004

DC.42170 Bảo dưỡng Ăngten thu sóng FM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra chất lượng sóng radio trên các kênh AM, FM. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42170	Bảo dưỡng Ăngten thu sóng FM	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,10
		Cùn	lít	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.42180 Bảo dưỡng cáp phát sóng di động

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển thiết bị nâng hạ đưa người, vật tư, dụng cụ đến chiều cao thích hợp. Dùng giẻ lau, dung dịch RP7, cùn thực hiện bảo trì cáp, các bộ đầu nối theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tín hiệu sóng radio trong hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42180	Bảo dưỡng Cáp phát sóng di động	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,40
		Dung dịch RP7	lít	0,03
		Cùn	lít	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	1,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,340
		Xe 16 chỗ	ca	0,014

DC.42190 Bảo dưỡng thiết bị thu, điều khiển FM/PA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42190	Bảo dưỡng Thiết bị thu, điều khiển FM/PA	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,021
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.42200 Bảo dưỡng Ethernet Switch (L2-SW)*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42200	Bảo dưỡng Ethernet Switch (L2-SW)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,12
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,004
		Xe 16 chỗ	Cà	0,002

DC.42210 Bảo dưỡng bộ điều khiển phát thanh

Thành phần công việc:

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42210	Bảo dưỡng bộ điều khiển phát thanh	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,12
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,013
		Xe 16 chỗ	Ca	0,002

DC.42220 Bảo dưỡng loa phóng thanh*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42220	Bảo dưỡng loa phóng thanh	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,05
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Dung dịch RP7	kg	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,24
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,003
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,079
		Máy hút bụi-công suất 1800W	Ca	0,006

DC.42230 Bảo dưỡng bộ cấp nguồn 48V

Thành phần công việc:

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, bình xịt hơi bóp tay, mỡ bôi trơn, chổi panxo tiến hành bảo trì bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42230	Bảo dưỡng bộ cấp nguồn 48V	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,05
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Mỡ bôi trơn	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,22
DC.42230	Bảo dưỡng bộ cấp nguồn 48V	<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,010

DC.42240 Bảo dưỡng thiết bị RU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tín hiệu sóng di động trong hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42240	Bảo dưỡng thiết bị RU	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,07
		Chổi panxo	cái	0,01
		Dung dịch RP7	kg	0,02
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,17
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,057
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,008
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.42250 Bảo dưỡng hộp nối dây quang các loại*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42250	Bảo dưỡng hộp nối dây quang các loại	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,11
		Cồn	lít	0,02
		Chổi panxo	cái	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,004

DC.42260 Bảo dưỡng bộ chia tín hiệu các loại*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42260	Bảo dưỡng bộ chia tín hiệu các loại	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,10
		Cồn	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,02

DC.42270 Bảo dưỡng cần chắn barrier có động cơ 4m*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, mỡ bôi trơn thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42270	Bảo dưỡng cần chắn Barrier có động cơ 4m	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,46
		Xà phòng	kg	0,09
		Mỡ bôi trơn	kg	0,18
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,40
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,006

DC.42280 Bảo dưỡng cột tín hiệu giao thông (bao gồm đèn cảnh báo)*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42280	Cột tín hiệu giao thông (bao gồm đèn cảnh báo)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,10
		Xà phòng	Kg	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.42300 Bảo dưỡng phiên đấu dây 10P

Thành phần công việc:

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42300	Bảo dưỡng phiên đấu dây 10P	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Cồn	lít	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,006

DC.42310 Bảo dưỡng tổng đài 24 điện thoại*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, bình xịt hơi bóp tay thực hiện bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42310	Bảo dưỡng tổng đài 24 điện thoại	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,12
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,021
		Máy sấy-công suất 1800W	ca	0,009

DC.42320 Bảo dưỡng thiết bị mạng: Router, Switch

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42320	Bảo dưỡng thiết bị mạng: Router, Switch	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,07
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
DC.42320	Bảo dưỡng thiết bị mạng: Router, Switch	<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,008

DC.42330 Bảo dưỡng đầu ghi

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, bình xịt hơi bóp tay thực hiện bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42330	Bảo dưỡng đầu ghi	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,12
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,022
		Máy sấy-công suất 1800W	ca	0,006

DC.42340 Bảo dưỡng nút nhấn

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 nút

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42340	Bảo dưỡng nút nhấn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cùn	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy sấy-công suất 1800W	ca	0,007

DC.42350 Bảo dưỡng máy bộ đàm số cầm tay XiR P6600 UHF

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay thực hiện bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42350	Bảo dưỡng máy bộ đàm số cầm tay XiR P6600 UHF	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04

DC.42360 Bảo dưỡng đầu báo lửa

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, chổi panxo thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42360	Bảo dưỡng đầu báo lửa	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Cùn	lít	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.42370 Bảo dưỡng cảm biến phát hiện xe quá khổ

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, cùn thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42370	Bảo dưỡng cảm biến phát hiện xe quá khổ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,25
		Cùn	lít	0,25
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,046
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.43000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ**DC.43110 Bảo dưỡng quạt phản lực**

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện tắt quạt, treo bảng cấm đóng điện cung cấp cho quạt. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Thực hiện bảo dưỡng cánh quạt, động cơ quạt, thân quạt, khung đỡ quạt theo quy trình đảm bảo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 quạt

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.43110	Bảo dưỡng quạt phản lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,50
		Xà phòng	kg	1,10
		Cồn	lít	0,07
		Băng keo cách điện	cuộn	0,5
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	8,68
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,121
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,620
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện-chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,620
		Máy nén khí-công suất 2,5 HP	Ca	0,063
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,063
		Máy khác	%	2

DC.43120 Bảo dưỡng tủ hệ thống thông gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.43120	Bảo dưỡng tủ hệ thống thông gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,35
		Cồn	lít	0,09
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,21
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	Ca	0,033
		Xe 16 chỗ	Ca	0,003

DC.43130 Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ và hướng gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn tiến hành bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.43130	Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ và hướng gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.44000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN**DC.44110 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 51W (có và không Áp quy)**

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44110	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng GT LED 51W (có và không Áp quy)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Xà phòng	kg	0,20
		Cùn	lít	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,04
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	2,88
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,958
		Xe 16 chỗ	ca	0,040

DC.44120 Bảo dưỡng Đèn chiếu sáng LED 213W (lỗi vào hầm Cỏ Mã)

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44120	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng GT LED 213W (lỗi vào hầm Cỏ Mã)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Xà phòng	kg	0,30
		Cùn	lít	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,08
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	3,48
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	1,160
		Xe 16 chỗ	ca	0,048

DC.44130 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 459W (lồi vào hầm Đèo Cả)

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44130	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng GT LED 459W (lồi vào hầm Đèo Cả)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,30
		Xà phòng	kg	0,30
		Cùn	lít	0,12
		Cana đánh bóng	kg	0,09
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	4,38
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	1,458
		Xe 16 chỗ	ca	0,061

DC.44140 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 150W

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44140	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 150W	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Xà phòng	kg	0,20
		Cùn	lít	0,90
		Cana đánh bóng	kg	0,07
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	3,15
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	1,049
		Xe 16 chỗ	ca	0,044

DC.44200 Bảo dưỡng đèn báo tín hiệu, Đèn chỉ dẫn

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44200	Bảo dưỡng đèn báo tín hiệu, đèn chỉ dẫn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,20
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,39
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,005

DC.44211 Bảo dưỡng thang cáp trong hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng nâng người, vật tư, dụng cụ lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng tiến hành bảo dưỡng thang cáp trong hầm theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44211	Bảo dưỡng thang cáp trong hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,67
		Xà phòng	kg	0,67
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	2,85
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện-chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,949
		Xe 16 chỗ	Ca	0,040

DC.44150 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 50W

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44150	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 50W	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,18
		Cùn	lít	0,06
		Cana đánh bóng	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	2,19
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,729
		Xe 16 chỗ	ca	0,030

DC.44160 Bảo dưỡng trụ đèn, cần đèn, bu lông

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng nâng người, vật tư lên độ cao thích hợp. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 trụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44160	Bảo dưỡng trụ đèn, cần đèn, bu lông	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,55
		Xà phòng	kg	0,14
		Cồn	lít	0,09
		Cana đánh bóng	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,31
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người)-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,105
		Xe 16 chỗ	ca	0,004

DC.44212 Bảo dưỡng thang cáp

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng tiến hành bảo dưỡng thang cáp theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44212	Bảo dưỡng thang cáp	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	1,42
		Xà phòng	Kg	0,71
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,34
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,019

DC.44221 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng trong nhà

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44221	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng trong nhà	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,12
		Cana đánh bóng	kg	0,06
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,58

DC.44222 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng sự cố trong nhà

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng và cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44222	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng sự cố, đèn khẩn cấp trong nhà	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,08
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,27

DC.44230 Bảo dưỡng máy phát điện 3 pha 0.4kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra và vệ sinh hút bụi bên ngoài: Vỏ máy động cơ điện, động cơ diesel, hệ thống tủ điều khiển, hệ thống làm mát bằng nước và bằng khí, hệ thống bôi trơn, ắc quy, hệ thống truyền động, thùng dầu, thiết bị phụ trợ. Thay dầu bôi trơn động cơ, bộ lọc nước, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc dầu bôi trơn, bộ lọc dầu bôi trơn by-pass, bộ lọc không khí, dầu hòa để vệ sinh, dung dịch làm mát, mỡ đa năng. Cố định bộ giảm thanh, hiệu chỉnh dây curoa bơm nước làm mát. Chạy kiểm tra máy phát 15 phút ở chế độ không tải. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44230	Bảo dưỡng máy phát điện 3 pha 0.4 kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	4
		Dầu diesel	lít	60
		Dầu BP50	lít	167
		Mỡ chì	kg	0,01
		Mỡ đa năng	kg	0,5
		Bộ lọc nhớt	cái	5
		Bộ lọc nhiên liệu	cái	2
		Bộ lọc nước	cái	2
		Bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp	cái	2
		Bộ lọc không khí	cái	2
		Dung dịch làm mát có phụ gia	lít	15
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	6,207
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,285
		Máy nén khí-công suất 2,5 HP	ca	0,222
		Xe 16 chỗ	ca	0,033

Ghi chú: Định mức áp dụng cho công tác bảo dưỡng máy sau 250 giờ vận hành.

DC.45000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

DC.45110 Bảo dưỡng máy điều hòa cục bộ kiểu 2 cục

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, gas tiến hành bảo trì dàn nóng, dàn lạnh máy điều hòa theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.45110	Bảo dưỡng máy điều hòa cục bộ kiểu 2 cục	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Gas	kg	0,30
		Xà phòng	kg	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,52

DC.45120 Bảo dưỡng điều hòa chính xác

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng dàn nóng, dàn lạnh máy điều hòa chính xác theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.45120	Bảo dưỡng điều hòa chính xác	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,68
		Xà phòng	Kg	0,66
		Cồn	lít	0,16
		Gas	kg	1,80
		Mỡ bôi trơn	kg	0,02
		Chổi panxo	cái	0,04
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,54
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy bơm nước-công suất 1,8 HP	ca	0,094
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,048
		Máy khác	%	2

DC.45130 Bảo dưỡng dàn nóng máy Điều hòa trung tâm VRV

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng bên trong và bên ngoài dàn nóng máy điều hòa trung tâm theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.45130	Bảo dưỡng dàn nóng máy điều hòa trung tâm VRV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Xà phòng	Kg	0,52
		Cồn	lít	0,03
		Gas	kg	1,30
		Mỡ bôi trơn	kg	0,07
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,34
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy bơm nước-công suất 1,8 HP	ca	0,065
		Máy khác	%	2

DC.46000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY**DC.46110 Bảo dưỡng điện thoại SOS**

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, máy sấy tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46110	Bảo dưỡng điện thoại SOS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,05
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001
		Máy sấy-công suất 1800W	ca	0,008

DC.46121 Bảo dưỡng thiết bị phát hiện cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46121	Bảo dưỡng thiết bị phát hiện cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		

		Xe 16 chỗ	ca	0,001
--	--	-----------	----	-------

DC.46122 Bảo dưỡng cáp quang dò nhiệt

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, cồn, dung dịch RP7 tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46122	Bảo dưỡng cáp quang dò nhiệt	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,50
		Dung dịch RP7	lít	0,12
		Cồn	lít	0,20
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,76
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện-chiều cao nâng đến 14m	ca	0,255
		Xe 16 chỗ	ca	0,011

DC.46123 Bảo dưỡng thiết bị đầu cuối hệ thống báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46123	Bảo dưỡng thiết bị đầu cuối hệ thống báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.46130 Bảo dưỡng đèn chỉ dẫn báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, cana đánh bóng và chổi panxo tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46130	Bảo dưỡng đèn chỉ dẫn báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Xà phòng	kg	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,06
		Chổi panxo	cái	0,04
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,56
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,008
		Máy sấy-công suất 1800W	ca	0,063

DC.46141 Bảo dưỡng biển báo điện thoại khẩn cấp*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 biển

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46141	Bảo dưỡng Biển báo điện thoại khẩn cấp	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,02
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.46142 Bảo dưỡng hộc an toàn bao gồm: bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam

Thành phần công việc:

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, chổi panxo tiến hành bảo trì các thiết bị bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 hộc

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46142	Bảo dưỡng hộc an toàn bao gồm bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,55
		Xà phòng	kg	0,22
		Chổi panxo	cái	0,04
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.46150 Bảo dưỡng van nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46150	Bảo dưỡng van nước các loại	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Sơn kẽm	kg	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.46160 Bảo dưỡng ống thép

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46160	Bảo dưỡng ống thép	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,12
		Sơn	kg	0,10
		Mỡ chì	kg	0,10
		Giấy nhám	tờ	7
		Bàn chải sắt	cái	0,15
		Bàn chải nhựa	cái	0,15
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,63
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe cẩu 10T	ca	0,083
		Xe 16 chỗ	ca	0,009

DC.46171 Bảo dưỡng bể cấp nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chất tẩy rửa, bàn chải, chổi panxo tiến hành vệ sinh bể nước và cảm biến đo mực nước theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46171	Bảo dưỡng bể cấp nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,40
		Chất tẩy rửa	lít	0,20
		Bàn chải nhựa	cái	0,30
		Bàn chải sắt	cái	0,15
		Chổi panxo	cái	0,15
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,57
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ -xịt áp lực	ca	0,094
		Xe 16 chỗ	ca	0,008

DC.46172 Bảo dưỡng bơm nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau tiến hành vệ sinh máy bơm nước theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46172	Bảo dưỡng bơm nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.46180 Bảo dưỡng bình chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Sắp xếp các bình vào đúng vị trí. Kiểm tra đồng hồ đo áp suất của bình. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bình

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46180	Bảo dưỡng bình chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.46190 Bảo dưỡng tủ chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng và giấy nhám tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46190	Bảo dưỡng Tủ chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,00
		Xà phòng	kg	0,90
		Giấy nhám	tờ	2
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,14
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.46200 Bảo dưỡng trụ tiếp nước chữa cháy ngoài trời

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 trụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46200	Bảo dưỡng trụ tiếp nước chữa cháy ngoài trời	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,26
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,004

DC.46210 Bảo dưỡng tủ điều khiển bơm nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46210	Bảo dưỡng tủ điều khiển bơm nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,35
		Cùn	lít	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001
		Máy hút bụi-công suất 1800W	ca	0,013

DC.46220 Bảo dưỡng bộ lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Tháo nắp nóc và đáy. Dùng giẻ lau và xà phòng tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đóng nắp nóc và đáy. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46220	Bảo dưỡng bộ lọc	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,40
		Xà phòng	kg	0,40
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,76
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,010

DC.46230 Bảo dưỡng bơm xả nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Tháo bơm và đưa lên. Siết ốc, kiểm tra bơm. Dùng giẻ sạch lau chùi bơm. Lắp lại máy bơm. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46230	Bảo dưỡng bơm xả nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,11
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,002

DC.46240 Bảo dưỡng máy khuấy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Tháo vỏ bảo vệ mô tơ. Siết ốc, vệ sinh cánh khuấy. Dùng giẻ sạch lau chùi mô tơ. Lắp lại vỏ mô tơ. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46240	Bảo dưỡng máy khuấy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,23
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

PHỤ LỤC V
ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG, VẬN HÀNH PHÀ ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ GTVT)

PHẦN I
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC
CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG, VẬN HÀNH PHÀ ĐƯỜNG BỘ

1. Nội dung của định mức

a) Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà qui định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác điều hành hoạt động, vận hành phà.

b) Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hoạt động phà;

c) Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà bao gồm: mã hiệu, tên công tác, Đơn vị, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác theo quy trình hoạt động phà.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ *Mức hao phí vật liệu*: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, vận hành phà. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với Đơn vị của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ *Mức hao phí lao động*: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác quản lý, vận hành phà. Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, vận hành phà từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường.

+ *Mức hao phí máy thi công*: Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, vận hành phà.

- Một số định mức công tác vận hành phà được định mức mùa khô từ tháng 1 đến tháng 6 và mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 12 trên cơ sở số liệu thống kê do Cục Quản lý đường bộ IV thống kê cung cấp.

- Đơn vị "Chuyên" là hành trình của phà từ đầu bến này sang đầu bến kia.

2. Kết cấu định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà

Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà trình bày theo nhóm, loại công tác quản lý, bảo dưỡng và được mã hóa thống nhất. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt Nội dung công việc, đơn vị và bảng giá trị.

Tập định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà gồm 03 phần sau:

Phần I. Thuyết minh định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà

Phần II. Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà gồm 06 chương

- Chương I: Định mức phà Vạn Yên
- Chương II: Định mức phà Cồn Nhất
- Chương III: Định mức phà Đại Nội
- Chương IV: Định mức phà Thịnh Long
- Chương V: Định mức phà Đồng Cao
- Chương VI: Định mức cụm phà Vàm Cống

Phần III. Định mức các hao phí xác định giá ca máy phà

3. Hướng dẫn sử dụng

- Định mức công tác quản lý, vận hành phà được sử dụng làm cơ sở để xác định dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, vận hành phà.

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong định mức còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện của từng công tác điều hành hoạt động phà.

- Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn nguyên tắc tính theo ca máy chờ vận dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Đối với các công tác vận hành phà, các thành phần hao phí nhiên liệu và thuyền viên điều khiển máy là thành phần hao phí của máy, tuy nhiên trong định mức tách riêng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng định mức để thuận tiện trong quá trình sử dụng.

- Định mức công tác quản lý, vận hành phà chưa bao gồm chi phí phát sinh đối với trường hợp bão, lũ, sương mù dày và trong các điều kiện khó khăn phức tạp khi khai thác, vận hành phà. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn vận hành phà, chi phí phát sinh trong quản lý, vận hành phà được áp dụng tối đa không quá 10% chi phí vận hành phà, trong trường hợp vượt quá 10% chi phí vận hành phà báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định.

- Định mức sửa chữa phà chưa bao gồm đối với các trường hợp phát sinh, như: sửa chữa lớn, sửa chữa do sự cố, tai nạn và các trường hợp do nhu cầu thực tiễn để đảm bảo tuyệt đối vận hành phà. Chi phí phát sinh trong sửa chữa phà được áp dụng không quá 15% nguyên giá/năm, trong trường hợp vượt quá 15% nguyên giá/năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định.

- Riêng đối với Phà Vạn Yên QL.43: Trường hợp phà ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khả kháng (mực nước lòng hồ thủy điện Hòa Bình xuống thấp không đủ điều kiện vận hành phà...), thì chi phí cho người lao động được tính bằng không quá 70% chi phí cho người lao động khi phà hoạt động bình thường.

PHẦN II

ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG, VẬN HÀNH PHÀ ĐƯỜNG BỘ

Chương I

PHÀ VẠN YÊN

Bến phà Vạn Yên hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 43 vượt lòng hồ thủy điện Hòa Bình thuộc địa phận huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

P.VY.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Vạn Yên

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 2 ca (từ 5h đến 21h), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.VY.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Vạn Yên	Nhân công		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	8
		Máy và phương tiện		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 135CV	ca	2
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 4 nhân viên bán vé, 2 nhân viên soát vé, 2 nhân viên bảo vệ vệ sinh khu vực bến), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.VY.2000 Công tác vận hành phà Vận Yên

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mô bản, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.VY.201	Công tác vận hành phà Vạn Yên, Phà không tự hành tải trọng toàn phần 60 Tấn lai dất bằng ca nô 239CV	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	6,92
		Vật liệu phụ khác (Dầu nhờn)	%	3
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,051
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,051
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,152
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
Phà không tự hành tải trọng toàn phần 60T	ca	0,051		
Ca nô lai dất 239CV	ca	0,051		
P.VY.202	Công tác vận hành phà Vạn Yên, Phà tự hành, tải trọng 30 Tấn, công suất máy chính 105 CV	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	4,20
		Vật liệu phụ khác (Dầu nhờn)	%	3
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,042
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,042
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,125
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
Phà tự hành, tải trọng 30 Tấn, công suất máy chính 105 CV	ca	0,042		
				1

Chương II

PHÀ CÒN NHẤT

Bến phà Cồn Nhất hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên QL.37B vượt qua sông Hồng, nối hai tỉnh Thái Bình và Nam Định.

P.CN.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Cồn Nhất

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 2 ca, điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.CN.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Cồn Nhất	<i>Nhân công</i>		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	10
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7 làm ca đêm	công	1
		<i>Máy và phương tiện</i>		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 135CV	ca	2
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 4 nhân viên bán vé, 4 nhân viên soát vé hỗ trợ đảm bảo giao thông, 3 nhân viên bảo vệ), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.CN.2000 Công tác vận hành phà Cồn Nhất

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyến

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.CN.202	Công tác vận hành phà Cồn Nhất, Phà không tự hành tải trọng toàn phần 55T (TB-1125) lai dặt bằng ca nô 142CV (TB-1126)	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	7,30
		Vật liệu phụ khác (Dầu nhòn)	lít	0,219
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,044
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,044
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,175
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà không tự hành tải trọng 55T (TB-1125)	ca	0,044
Ca nô lai dặt 142CV (TB-1126)	ca	0,044		
P.CN.201	Công tác vận hành phà Cồn Nhất, Phà không tự hành tải trọng toàn phần 80T (TB-0019) lai dặt bằng ca nô 144CV (TB-0126)	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	7,40
		Vật liệu phụ khác (Dầu nhòn)	lít	0,222
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,044
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,044
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,175
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà không tự hành tải trọng 80T (TB-0019)	ca	0,044
Ca nô lai dặt 144CV (TB-0126)	ca	0,044		
				1

Chương III

PHÀ ĐẠI NỘI

Bến phà Đại Nội (Thanh Đại) hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên QL.21B vượt qua sông Ninh Cơ, nối hai xã Trục Thanh và Trục Đại, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định.

P.ĐN.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đại Nội

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ trong ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.ĐN.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đại Nội	Nhân công		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	4
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7 làm ca đêm	công	2
		Máy và phương tiện		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 142CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 5 nhân viên bán vé, soát vé, 1 nhân viên bảo vệ), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.ĐN.2000 Công tác vận hành phà Đại Nội

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mô bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.ĐN.201	Công tác vận hành phà Đại Nội, Phà 2 lưỡi tải trọng 16T lai dặt bằng Ca nô 92CV	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	5,02
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhờn	lít	0,15
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,047
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,047
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,047
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà 2 lưỡi không tự hành, tải trọng 16T	ca	0,047
		Ca nô lai dặt 92CV	ca	0,047
P.ĐN.202	Công tác vận hành phà Đại Nội, Phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 5,5 Tấn, công suất máy chính 20CV	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	1,84
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhờn	lít	0,055
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,070
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,070
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,070
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 5,5 Tấn, công suất máy chính 20CV	ca	0,070

1

Chương IV

PHÀ THỊNH LONG

Bến phà Thịnh Long hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 21B vượt qua sông Ninh Cơ, nối huyện Nghĩa Hưng và huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

P.TL.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Thịnh Long

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ trong ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.TL.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Thịnh Long	Nhân công		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	4
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7 làm ca đêm	công	3
		Máy và phương tiện		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 135CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 5 nhân viên bán vé, soát vé, 2 nhân viên bảo vệ), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.TL.2000 Công tác vận hành phà Thịnh Long

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mô bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.TL.201	Công tác vận hành phà Thịnh Long, Phà 2 lưỡi tải trọng 52T, lai đất bằng ca nô 135CV	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	6,67
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhờn	lít	0,2
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,042
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,042
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,127
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
Phà 2 lưỡi không tự hành, tải trọng 52T	ca	0,042		
Ca nô lai đất 135CV	ca	0,042		
P.TL.202	Công tác vận hành phà Thịnh Long, Phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 10 Tấn, công suất máy chính 44CV	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	1,05
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhờn	lít	0,032
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,025
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,025
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,025
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
Phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 10 Tấn, công suất máy chính 44CV	ca	0,025		
				1

Chương V

PHÀ ĐỒNG CAO

Bến phà Đồng Cao hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên QL.37B vượt qua sông Đào, nối huyện Ý Yên với huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

P.ĐC.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đồng Cao

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 2 ca (từ 4h30 đến 21h), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.ĐC.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đồng Cao	Nhân công		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	4
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7 làm ca đêm	công	2
		Máy và phương tiện		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 142CV	ca	2
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 4 nhân viên bán vé, soát vé, 2 nhân viên bảo vệ), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.ĐC.2000 Công tác vận hành phà Đồng Cao

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.ĐC.201	Công tác vận hành phà Đồng Cao, Phà 1 lưới tự hành, tải trọng 15T, công suất máy chính 82CV	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	2,52
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhờn	lít	0,076
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,030
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,030
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,030
P.ĐC.202	Công tác vận hành phà Đồng Cao, Phà 2 lưới tự hành, tải trọng 15,6T, công suất máy chính 205CV	Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà 1 lưới tự hành, tải trọng 15T, công suất máy chính 82CV	ca	0,030
		Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	5,94
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhờn	lít	0,178
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,025
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,025
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,025
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà 2 lưới tự hành, tải trọng 15,6T, công suất máy chính 229CV	ca	0,025
				1

Chương VI CỤM PHÀ VÀM CÔNG

MỤC 1

PHÀ ĐÌNH KHẢO

Phà Đình Khao hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 57 vượt sông Cỏ Chiên nối liền hai tỉnh Vĩnh Long – Bến Tre.

P.DK.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đình Khao

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ/ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự, vệ sinh bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.DK.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đình Khao	Nhân công		
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca ngày	công	3
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca đêm	công	1
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12 làm ca ngày	công	3
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca ngày	công	18
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca đêm	công	8
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Thuyền thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thuyền thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Máy và phương tiện		
		Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn 250CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 3 bến phó, 3 thủ kho thủ quỹ thống kê, 1 người giám sát camera, 6 nhân viên bán vé, 6 nhân viên soát vé, 6 nhân viên điều hành công, 6 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên vệ

sinh, 6 người trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.DK.2000 Công tác vận hành phà Đình Khao

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ mỏ bàn, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, nâng mỏ bàn lên phà, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyến

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.DK.201	Công tác vận hành phà Đình Khao, Phà 100 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	4,11	4,33
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,00	1,00
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,035	0,040
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,035	0,040
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,105	0,120
		Máy và phương tiện			
		Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,035	0,040
P.DK.202	Công tác vận hành phà Đình Khao, Phà 200 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	6,56	6,91
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,00	1,00
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,044	0,051
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,044	0,051
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,176	0,203
		Máy và phương tiện			
		Phà 200 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,044	0,051
				1	2

Ghi chú: Trường hợp phà chạy ca ngày không sử dụng hệ thống chiếu sáng phà thì không tính hao phí nhiên liệu Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà.

MỤC 2 PHÀ ĐẠI NGÃI

Phà Đại Ngãi hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 60 vượt sông Hậu nối liền hai tỉnh Sóc Trăng – Trà Vinh, phà có hai luồng đường thủy gồm luồng Trà Vinh - Cù Lao Dung và luồng Cù Lao Dung - Sóc Trăng.

P.DN.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đại Ngãi

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 2 ca (từ 4 giờ đến 21 giờ), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự, vệ sinh bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.DN.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đại Ngãi	Nhân công		
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca ngày	công	5
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12 làm ca ngày	công	3
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca ngày	công	33
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca đêm	công	4
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Máy và phương tiện		
		Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn 250CV	ca	2
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 4 bến phó, 3 thủ kho thủ quỹ thống kê, 1 người giám sát camera, 8 nhân viên bán vé, 8 nhân viên soát vé, 8 nhân viên điều hành công, 12 nhân viên bảo vệ và vệ sinh, 4 người trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông), điều kiện hoạt động 2 ca/ngày, trường hợp thay đổi thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.DN.2000 Công tác vận hành phà Đại Ngãi

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ mỏ bàn, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, nâng mỏ bàn lên phà, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyến

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.DN.211	Công tác vận hành phà Đại Ngãi, luồng từ bờ A-E (Cầu Quan - Cù Lao Dung), Phà 100 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	7,68	7,82
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,37	1,37
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,066	0,068
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,066	0,068
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,197	0,205
P.DN.212	Công tác vận hành phà Đại Ngãi, luồng từ bờ A-E (Cầu Quan - Cù Lao Dung), Phà 200 Tấn	Máy và phương tiện			
		Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,066	0,068
		Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	15,36	15,62
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,50	1,50
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,068	0,070
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,068	0,070
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,271	0,281
		Máy và phương tiện			
		Phà 200 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,068	0,070
				1	2

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.DN.221	Công tác vận hành phà Đại Ngãi, luồng từ bờ F-B (Cù Lao Dung-Đại Ngãi), Phà 100 Tấn	<i>Nhiên liệu máy</i>			
		Dầu Diezen	lít	9,14	9,18
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,66	1,66
		<i>Thuyền viên điều khiển máy</i>			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,070	0,071
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,070	0,071
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,209	0,213
P.DN.222	Công tác vận hành phà Đại Ngãi, luồng từ bờ F-B (Cù Lao Dung-Đại Ngãi), Phà 200 Tấn	<i>Máy và phương tiện</i>			
		Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,070	0,071
		<i>Nhiên liệu máy</i>			
		Dầu Diezen	lít	16,53	16,60
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,80	1,80
		<i>Thuyền viên điều khiển máy</i>			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,086	0,088
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,086	0,088
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,343	0,350
		<i>Máy và phương tiện</i>			
		Phà 200 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,086	0,088
				1	2

Ghi chú: Trường hợp phà chạy ca ngày không sử dụng hệ thống chiếu sáng phà thì không tính hao phí nhiên liệu Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà.

MỤC 3

CỤM PHÀ KÊNH TẮT VÀ PHÀ LẮNG SẮT

Cụm phà Kênh Tắt - Lắng Sắt là cụm phà bao gồm 2 bến phà Kênh Tắt và bến phà Lắng Sắt trên 2 luồng sông riêng biệt cách nhau khoảng 20 km:

- Phà Kênh Tắt trên QL.53 vượt qua Kênh Tắt thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh.

- Phà Lắng Sắt trên QL.53 vượt qua kênh Quan Chánh Bó, nối liền hai huyện Duyên Hải và Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

P.KT.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Kênh Tắt

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ/ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự, vệ sinh bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.KT.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Kênh Tắt	Nhân công		
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca ngày	công	3
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca đêm	công	1
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12 làm ca ngày	công	2
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca ngày	công	14
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca đêm	công	4
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Máy và phương tiện		
		Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn 250CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 3 bến phó, 2 thủ kho thủ quỹ thống kê, 1 người giám sát camera, 10 nhân viên điều

hành công, 6 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên vệ sinh, 6 người trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.KT.2000 Công tác vận hành phà Kênh Tắt

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ mỏ bàn, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, nâng mỏ bàn lên phà, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyến

ã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.KT.201	Công tác vận hành phà Kênh Tắt, Phà 60 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	1,8	1,8
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,45	0,45
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,027	0,026
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,027	0,026
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,080	0,079
		Máy và phương tiện			
		Phà 60 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,027	0,026
P.KT.202	Công tác vận hành phà Kênh Tắt, Phà 100 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	2,68	2,56
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,55	0,55
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,033	0,032
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,033	0,032
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,099	0,096
		Máy và phương tiện			
		Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,033	0,032
				1	2

Ghi chú: Trường hợp phà chạy ca ngày không sử dụng hệ thống chiếu sáng phà thì không tính hao phí nhiên liệu Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà.

P.LS.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Láng Sắt

Thành phần công việc: Chuẩn bị, Vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ/ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự, vệ sinh bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.LS.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Láng Sắt	Nhân công		
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca ngày	công	2
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca đêm	công	1
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12 làm ca ngày	công	2
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca ngày	công	14
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca đêm	công	4
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Máy và phương tiện		
		Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn 250CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (3 bến phò, 2 thủ kho thủ quỹ thống kê, 1 người giám sát camera, 10 nhân viên điều hành công, 6 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên vệ sinh, 6 người trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.LS.1000 Công tác vận hành phà Láng Sắt

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ mỏ bàn, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, nâng mỏ bàn lên phà, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyến

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.LS.201	Công tác vận hành phà Láng Sắt, Phà 60 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	2,9	2,74
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,54	0,54
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,028	0,027
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,028	0,027
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,083	0,080
		Máy và phương tiện			
		Phà 60 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,028	0,027
		Nhiên liệu			
		Dầu Diezen	lít	3,3	3,3
P.LS.202	Công tác vận hành phà Láng Sắt, Phà 100 Tấn	Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,54	0,54
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,030	0,030
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,030	0,030
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,090	0,090
		Máy và phương tiện			
		Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,030	0,030
				1	2

Ghi chú: Trường hợp phà chạy ca ngày không sử dụng hệ thống chiếu sáng phà thì không tính hao phí nhiên liệu Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà.

MỤC 4

PHÀ TÂN PHÚ

Bến phà Tân Phú hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 57B thuộc địa phận tỉnh Bến Tre

P.TP.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Tân Phú

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca, điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.TP.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Tân Phú	<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9	công	3
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12	công	3
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5	công	30
				10

Ghi chú:

- Định mức được xác định trên cơ sở lao động trực tiếp thực tế theo số liệu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre cung cấp:

+ Lao động làm giờ hành chính: 1 bến trưởng, 2 bến phó, 1 thủ quỹ, 1 thống kê, 1 thủ kho.

+ Lao động làm ca: 1 ca gồm: 2 bán vé, 1 kiểm soát vé, 2 bảo vệ điều xe / 1 bến / 1 ca * 2 bến * 3 ca.

- Định mức chưa bao gồm bộ phận lao động gián tiếp như: Ban giám đốc, tổ trưởng tổ văn phòng, tổ chức hành chính, lao động tiền lương, tài chính kế toán, chuyên viên kỹ thuật.

- Trường hợp định biên lao động có sự thay đổi thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.TP.2000 Công tác vận hành phà Tân Phú

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyến

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.TP.201	Công tác vận hành phà Tân Phú, Phà tự hành 100 Tấn	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	6,17
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,93
		Nhiên liệu phụ	%	3
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 2/2 nhóm III	công	0,038
		Cấp bậc máy trưởng 2/2 nhóm III	công	0,038
		Cấp bậc thủy thủ 4/4	công	0,115
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà tự hành 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,038
				1

MỤC 5

PHÀ QUA KÊNH TẮT TRÊN QUỐC LỘ 53B

Bến phà qua Kênh tắt trên QL.53B thuộc địa phận huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Phà hoạt động không thu phí.

P.KT53B.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà qua Kênh Tắt trên QL.53B

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (từ 0h00 đến 24h00), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, đóng mở công cho người và các phương tiện xuống phà, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: Ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.KT53B.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà qua Kênh Tắt trên Quốc lộ 53B	Nhân công	công	18
		Nhân viên phục vụ bậc bình quân 3,5/5		
				10

*Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở lao động trực tiếp thực tế theo số liệu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh cung cấp, bao gồm: 1 nhân viên quản lý chung và 01 nhân viên bảo vệ và mở cổng, 1 nhân viên điều hành xe / 1 bến/ 1 ca * 3 ca * 2 đầu bến (Phà không thu phí). Trường hợp định biên lao động có sự thay đổi thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.*

P.KT53B.2000 Công tác vận hành phà qua Kênh Tắt trên QL.53B

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.KT53B.201	Công tác vận hành phà qua Kênh tắt trên Quốc lộ 53B, Phà tự hành 30 tấn	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	0,70
		Nhiên liệu phụ	%	3
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,027
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,027
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,027
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
Phà tự hành 30 tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,027		
P.KT53B.202	Công tác vận hành phà qua Kênh tắt trên Quốc lộ 53B, Phà tự hành 45 tấn	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	0,90
		Nhiên liệu phụ	%	3
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,027
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,027
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,027
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
Phà tự hành 45 tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,027		
				1

PHẦN 3

ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY PHÀ

Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (% nguyên giá/năm)	
			Sửa chữa	Chi phí khác
I	Phà Vạn Yên			
1	Phà không tự hành tải trọng toàn phần 60T	226	5,9	6
2	Ca nô lai dất 239CV	226	3,8	6
3	Phà tự hành, tải trọng 30 Tấn, công suất máy chính 105 CV	317	5,0	6
4	Ca nô trục cứu hộ cứu nạn 135CV	730	5,9	6
II	Phà Cồn Nhắt			
1	Phà không tự hành tải trọng 55T (TB-1125)	242	5,9	6
2	Ca nô lai dất 142CV (TB-1126)	242	5,0	6
3	Phà không tự hành tải trọng 80T (TB-0019)	202	5,9	6
4	Ca nô lai dất 144CV (TB-0126)	202	5,0	6
III	Phà Đại Nội			
I.1	Phà 2 lưỡi không tự hành, tải trọng 16T	583	5,9	6
I.2	Ca nô lai dất 92CV	583	5,0	6
I.3	Phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 5,5 Tấn, công suất máy chính 20CV	1095	7,2	6
IV	Phà Thịnh Long			
II.1	Phà 2 lưỡi không tự hành, tải trọng 52T	648	5,9	6
II.2	Ca nô lai dất 135CV	648	5,0	6
II.3	Phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 10 Tấn, công suất máy chính 44CV	326	5,0	6
V	Phà Đồng Cao			
III.1	Phà 1 lưỡi tự hành, tải trọng 15T, công suất máy chính 82CV	726	5,0	6
III.2	Phà 2 lưỡi tự hành, tải trọng 15,6T, công suất máy chính 205CV	726	3,8	6
VI	Cụm phà Vàm Cống			
1	Phà 60 Tấn	411	7	6
2	Phà 100 Tấn	956	7	6

Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (% nguyên giá/năm)	
			Sửa chữa	Chi phí khác
3	Phà 200 Tấn	1048	7	6
VII	Phà Tân Phú trên Quốc Lộ 57			
1	Phà tự hành 100 Tấn	700	7	6
VIII	Phà qua Kênh Tắt trên Quốc lộ 53B			
1	Phà tự hành 16 tấn (dự phòng)		7	6
2	Phà tự hành 30 tấn	532	7	6
3	Phà tự hành 45 tấn	1.005	7	6

Ghi chú:

- Số ca năm:

+ Số ca năm sử dụng để phân bổ chi phí sửa chữa và chi phí khác tính cho 1 ca máy và phân bổ vào 1 chuyến phà theo định mức công tác vận hành phà ở phần trên.

+ Số ca năm được tính toán với số liệu chuyến phà thực tế trước đây. Vì vậy khi thực hiện, theo dõi số ca năm có sự thay đổi đề nghị thống kê điều chỉnh cho phù hợp.

+ Số ca năm là số ca lý thuyết được tính bằng số chuyến bình quân 1 năm nhân với định mức công tác vận hành phà (ví dụ: Phà tự hành 100T: $18.433 \text{ chuyến/năm} \times 0,038 \text{ ca/chuyến} = 700 \text{ ca/năm}$). Trong quá trình thực hiện trường hợp số chuyến bình quân 1 năm có sự thay đổi thì điều chỉnh lại giá trị số ca năm cho phù hợp.

- Định mức chi phí sửa chữa trong bảng nêu trên bao gồm chi phí bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa nhỏ và tiểu tu phà, không bao gồm sửa chữa lớn, trung tu và đại tu phà.