

Bedrading test 1 — aansluitlijst

van	naar	opmerking
Pico GP2	ULN2803A IN1 (pin 1)	V1 vul A
Pico GP3	ULN2803A IN2 (pin 2)	V2 leeg A
Pico GP4	ULN2803A IN3 (pin 3)	V3 vul B
Pico GP5	ULN2803A IN4 (pin 4)	V4 leeg B
ULN2803A OUT1-OUT4 (pin 18-15)	zwarte draad V1-V4	rood van V1-V4 → +24 V na noodstop
ULN2803A COM (pin 10)	+24 V na noodstop	vrijloopdiodes
ULN2803A GND (pin 9)	GND (min adapter)	
+24 V adapter	noodstop NC	→ +24 V na noodstop
+24 V na noodstop	hoofdventiel 3V210-08	andere kant spoel → GND
+24 V adapter (vóór noodstop)	LM7805C IN (pin 1)	1 μ F IN-GND
LM7805C OUT (pin 3)	rood druksensor A en B	100 nF OUT-GND
druksensor A signaal	10 k Ω → GP27, 15 k Ω GP27→GND	100 nF GP27→GND
druksensor B signaal	10 k Ω → GP28, 15 k Ω GP28→GND	100 nF GP28→GND
potmeter uiteinden	Pico 3V3 (pin 36) en GND	
potmeter loper	Pico GP26/ADC0	100 nF GP26→GND
alle GND	Pico GND, ULN pin 9, 7805 pin 2, adapter min, sensore	één gemeenschappelijke massa