

**EXIGENCES COMPLEMENTAIRES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
DANS L'ACTIVITÉ :**

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Date d'application : 1^{er} octobre 2025

SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES	3 et 4
4. AUDIT – SUSPENSION – RETRAIT – SUIVI ANNUEL – VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION – RÉVISION	4 à 6
4.1 AUDIT	4 à 6
4.2 SUIVI ANNUEL	6
4.3 VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION	6
4.4 RÉVISION	6
5. EXTENSION DE LA QUALIFICATION	6
6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	6
7. DATE D'APPLICATION	6
8. APPROBATION	6

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document complète les exigences générales du référentiel pour l'attribution et le suivi de certaines qualifications (identifiées ci-après) et de la mention RGE.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

591 – Installations photovoltaïques :

- 5911 - Installations photovoltaïques de puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA (technicité courante)
- 5912 - Installations photovoltaïques de puissance de raccordement inférieure ou égale à 250 kVA (technicité confirmée)
- 5913 - Installations photovoltaïques de puissance de raccordement inférieure ou égale à 500 kVA (technicité supérieure)
- 5914 - Installations photovoltaïques de puissance de raccordement supérieure à 500 kVA

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Chaque établissement de l'entreprise (siège et/ou secondaire) doit satisfaire aux exigences générales du référentiel et aux exigences complémentaires suivantes :

Qualifications 5911, 5912, 5913 et 5914 :

Personnel

L'établissement doit désigner un référent technique « Photovoltaïque » (qui peut être le chef d'entreprise), ayant 2 ans d'expérience pour la qualification 5912 et 4 ans pour les qualifications 5913 et 5914. Il devra être formé sur les installations photovoltaïques (a minima la partie électrique), et fournir l'un des justificatifs suivants :

- Un diplôme ou un certificat de formation qualifiante (diplôme d'état, titre professionnel, CQP...) portant a minima sur l'étude, la réalisation et l'entretien des installations photovoltaïques ;
- Une attestation de formation continue avec contrôle de connaissance par QCM (note minimum de 24/30), délivrée par un organisme de formation agréé (<https://www.formation-enr.org/annuaire>).

Afin de démontrer sa capacité à réaliser des travaux de couverture, l'entreprise doit posséder:

- Au moins un technicien ayant de l'ancienneté dans la profession de couvreur avec diplômes ou attestations de formation (CQP, QualiPV Bat, ...) ou justificatifs des précédents employeurs. A défaut, une attestation sur l'honneur qu'elle sous-traite les travaux de couverture à des entreprises titulaires d'une qualification de l'activité 31 : couverture ou qualifiées QualiPV Bat. Ainsi que la liste de ses sous-traitants (Raison sociale et SIRET).

Moyens matériels

L'établissement doit apporter la preuve (factures d'achats ou de location, attestation sur l'honneur avec photos du matériel sur lesquelles les numéros de série sont visibles,) démontrant qu'il possède ou qu'il loue, en fonction de la prestation assurée en propre, les principaux matériels nécessaires à l'évaluation du gisement solaire, aux travaux électriques, aux travaux en hauteur et aux travaux de sécurité électrique (notamment en cas de production autonome). La liste des équipements spécifiques est la suivante :

- Équipements pour l'évaluation du gisement solaire : boussole, clinomètre, solarimètre, logiciels métier ...
- Équipements de travaux électriques :
 - outils de câblage (pince à sertir, coupe câbles grosses sections, tournevis d'électricien, ...),
 - outils de contrôle et de mesure (multimètre, Vérificateur d'Absence de Tension, contrôleur d'isolement, pince ampèremétrique, mesureur de terre, testeur de prise réseau...),

- matériels de sécurité électrique (gants isolants, écran facial, tapis isolant, condamneur de disjoncteur, cadenas de consignation...).
- Équipements de protection obligatoires pour travaux en hauteur :
 - équipements de protection individuelle et équipements de protection collective (harnais de sécurité, cordes, longes et bloqueurs ou antichute, casques...).

Chantiers de référence

Les chantiers peuvent correspondre à des installations photovoltaïques raccordées au réseau public ou en autoconsommation (hors kit solaire sans assemblage sur site). Pour ces chantiers de référence, le système photovoltaïque peut être installé sur la toiture d'un bâtiment, ou d'un hangar ou sur une ombrière.

Pour les qualifications 5912 et 5913, les chantiers de référence à présenter par l'entreprise doivent obligatoirement correspondre aux segments de puissance (P) suivants :

- Qualification 5912 : installations de puissance $36 \text{ kVA} < P \leq 250 \text{ kVA}$,
- Qualification 5913 : installations de puissance $250 \text{ kVA} < P \leq 500 \text{ kVA}$.

Chaque chantier de référence doit être accompagné des documents suivants :

- La facture détaillée comportant les caractéristiques techniques des principaux équipements (références des procédés de fixation, panneaux et onduleurs), et la distinction « Fourniture/Main d'œuvre » (sauf dispositions contraires, telles que les CEE, le CGI, etc.),
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Le certificat de qualification des éventuels sous-traitants ayant réalisé des travaux techniques électriques : Qualibat (5911, 5912, 5913 ou 5914), Qualifelec (Solaire Photovoltaïque mention RGE), Qualit'EnR (QualiPV Elec) ou équivalent,
- Le certificat de qualification des éventuels sous-traitants ayant réalisé des travaux de couverture : Qualibat (toutes les qualifications de l'activité 31 : couverture), Qualit'EnR (QualiPV Bat) ou équivalent. Pour ce sous-traitant, il devra fournir son attestation d'assurance mentionnant les procédés et produits installés couverts par la garantie,
- Les études réalisées par l'entreprise ou un BE extérieur, de faisabilité technico-économique (précisant la production d'électricité prévisionnelle) et de l'installation électrique (dimensionnement des câbles, sélection des principaux équipements, et schémas électriques),
- L'attestation de conformité du CONSUEL ou le rapport de conformité sans réserve d'un contrôleur technique,
- L'évaluation technique du procédé de fixation, validé pour les modules installés : Avis technique Atec, Appréciation Technique d'Expérimentation ATex, ou Enquête de Technique Nouvelle ETN (dans le cas de l'ETN, l'attestation d'assurance décennale doit l'inclure dans ses garanties),
- Pour le cas des installations au sol (qualification 5914 uniquement), en l'absence d'évaluation technique du procédé de fixation, l'entreprise doit fournir la notice de montage détaillée de la structure de fixation des modules (profilés et brides de fixation).

4. AUDIT – SUSPENSION – RETRAIT – SUVI ANNUEL – VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION – RÉVISION

4.1 – AUDIT

L'audit consiste à un contrôle de réalisation permettant de vérifier la conformité des travaux avec la réglementation, les règles de l'art, le respect des règles de sécurité et la qualité rendue au client.

La liste des installations réalisées est transmise à Qualibat par le CONSUEL. L'entreprise a l'obligation de déclarer Qualibat comme organisme certificateur lors de son inscription au CONSUEL. A défaut, elle s'expose à une suspension de sa qualification, faute de chantier déclaré.

Dans le cas des installations réalisées par l'entreprise et déclarées au CONSUEL par son sous-traitant ou son donneur d'ordre, l'entreprise devra déclarer la liste exhaustive de ces chantiers (nom du chantier, adresse, type d'installation, puissance installée en kVA...) pour permettre la réalisation des audits.

4.1.1 Réalisation des audits pour les qualifications RGE Photovoltaïques (5911, 5912 et 5913)

En application des dispositions de l'Arrêté « PV » du 06/10/2021 et du 05/01/2024 (ZNI¹) fixant les conditions d'achat de l'électricité photovoltaïque, Qualibat déclenchera :

- Un premier audit au plus tard à l'achèvement de la deuxième réalisation après l'attribution de la qualification, ou à défaut dans les 12 premiers mois. Si aucun chantier n'a été réalisé dans les 12 premiers mois, le premier audit peut être effectué sur une réalisation antérieure à l'attribution de la qualification (chantier réalisé depuis moins de 2 ans). L'entreprise s'expose à une suspension de sa qualification si ce premier audit n'est pas réalisé avant l'achèvement de la deuxième réalisation après l'attribution de la qualification. A défaut d'un audit réalisé dans les 12 premiers mois, la qualification est retirée.
- Et des audits par échantillonnage : la taille minimale de cet échantillon d'installations à contrôler est calculée en fonction du nombre moyen d'installations de puissance inférieure à 500 kWc réalisées par an (Nipv) et d'un taux de contrôle fonction du volume d'activité de l'entreprise :
 - ⇒ Si Nipv est inférieur ou égal à 500 installations : le nombre d'installations à contrôler sur une année est a minima de 7% Nipv,
 - ⇒ Si Nipv est supérieur à 500 : le nombre d'installations à contrôler sur une année est a minima de 35 + 3% (Nipv – 500).

Selon les exigences réglementaires, l'audit porte sur le contrôle des documents suivants :

- Les pièces administratives et commerciales relatives au tarif d'achat et au financement de l'opération,
- Le devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles) avec l'estimation du productible en kWh/an,
- La facture détaillée et toute attestation signée permettant au particulier de souscrire au tarif d'achat,
- Les notices, garanties et documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent,
- Le procès-verbal de réception de travaux, précisant s'il y a des réserves, un délai pour les lever,
- L'attestation de conformité du CONSUEL, ou à défaut le rapport de conformité sans réserve d'un contrôleur technique.

4.1.2 Réalisation des audits pour la qualification 5914 (P>500 kVA)

Audit d'attribution :

Lorsque le dossier de demande est jugé recevable par la Commission, QUALIBAT organise un audit initial dans l'entreprise et sur un chantier terminé.

Audit de suivi ou de renouvellement :

Un audit de suivi est réalisé sur un chantier terminé, selon les deux cas suivants :

- Qualification probatoire : l'audit doit être réalisé avant la fin des 12 premiers mois après l'attribution de la qualification,
- Qualification quadriennale : l'audit doit être réalisé avant la fin des 24 premiers mois après l'attribution de la qualification.

Un audit de renouvellement est réalisé avant la fin du cycle de la qualification suivant la même règle que l'audit d'attribution.

En l'absence de chantier terminé sur la première année du cycle de qualification probatoire, l'entreprise est dispensée de l'audit de suivi.

Lors du lancement par Qualibat de la procédure de contrôle, l'entreprise doit présenter au moins 2 chantiers correspondants à des installations photovoltaïques de puissance supérieure à 500 KVA et réalisés depuis moins de 2 ans, ou, à défaut, au moins 2 chantiers réalisés depuis moins de 4 ans.

L'audit consistera à contrôler les éléments suivants :

- Les locaux, moyens et matériels dont l'entreprise dispose pour exercer son activité,
- Les pièces administratives et commerciales relatives au financement de l'opération ou en réponse à un appel d'offre de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE),

¹ **ZNI** : Zones Non Interconnectées au réseau métropolitain continental

- Le devis descriptif et la facture détaillée des travaux (marques, modèles) avec l'estimation du productible en kWh/an,
- La réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art,
- Les notices, garanties et documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent,
- Le procès-verbal de réception de travaux, précisant s'il y a des réserves, un délai pour les lever,
- L'attestation de conformité du CONSUEL, ou le rapport de conformité sans réserve d'un contrôleur technique.

4.1.3 Suspension - Retrait

En l'absence de chantier réalisé sur une année du cycle de la qualification, celle-ci est retirée sans période de suspension préalable (excepté pour la qualification 5914).

En cas d'audit avec écart observé et non levé dans les délais accordés, la qualification de l'entreprise est suspendue pour une durée de 3 mois maximum, puis un retrait si non réponse à l'issue de la période de suspension.

En cas d'audit non réalisé dans les délais accordés par une Commission d'examen, la qualification de l'entreprise est retirée.

En cas d'audit supplémentaire à la suite d'un écart majeur révélant à nouveau un écart majeur, la qualification est retirée.

4.2 – SUIVI ANNUEL

L'entreprise doit apporter la preuve qu'elle continue à satisfaire aux critères qui lui avaient permis d'être qualifiée.

Lors du suivi annuel réalisé par Qualibat, l'entreprise doit également justifier que le référent technique RGE est toujours présent. Si ce n'est pas le cas, il doit avoir été remplacé dans les 6 mois suivant son départ.

Par ailleurs, pour les qualifications 5911, 5912 et 5913, il sera aussi vérifié le nombre d'audits réalisés dans le cadre de l'échantillonnage pour l'année écoulée. A défaut, l'entreprise s'expose à une suspension de sa qualification.

4.3 – VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen conformément au référentiel général et au règlement général de Qualibat.

4.4 – RÉVISION

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu de 3 exigé pour une première demande.

5. EXTENSION DE LA QUALIFICATION

Une entreprise titulaire d'une qualification de l'activité 59 peut obtenir une autre qualification de l'activité 59 couvrant une puissance de raccordement supérieure en fournissant seulement 3 chantiers de référence.

Ces chantiers de références doivent respecter les exigences de la partie Chantiers de référence du chapitre 3 du présent document.

6. MODIFICATIONS APORTEES AUX PRESENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences de présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

7. DATES D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

8. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de Qualibat.