Panduan Lengkap Instalasi & Setup Awal

Standar Operasional Prosedur (SOP) Onboarding Mandiri dan Inisialisasi Sistem untuk Karaoke Eksekutif, Nightclub, Lounge, dan Bar.

Penerbit Dokumen	Harmonic Nightlife System Engineering
Tujuan Penggunaan	Panduan Setup Venue Perdana & Simulasi Transaksi Kasir
Format Alamat URL	**https://[nama-venue].harmonicpos.com**
Arsitektur Sistem	Multi-Tenant Cloud Terisolasi dengan Dukungan Offline-First
Kepatuhan Regulasi	Pajak Hiburan / PB1 10%, Service Charge, Audit Trail Shift Malam

Ringkasan Eksekutif Sistem:
Harmonic dirancang khusus untuk memecahkan kompleksitas bisnis hiburan malam. Setiap tempat yang mendaftar akan mendapatkan ruang kerja dan basis data mandiri secara otomatis, lengkap dengan pengelolaan billing waktu ruangan, penagihan tarif pemandu lagu (LC) per jam, integrasi kontrol Smart TV di dalam room, serta penutupan buku kas malam dengan mekanisme Cut-Off agar pembukuan tidak terpecah di tengah malam.

4 Fase Utama Implementasi Venue:

Fase 1: Registrasi Mandiri Mengisi profil venue, menentukan subdomain khusus, dan menetapkan jam operasional.	**Fase 2: Konfigurasi Billing** Menetapkan PB1 10%, service charge, serta modul pemandu lagu & split printer.
Fase 3: Pembuatan Kredensial Menentukan PIN Master Owner 6 digit untuk proteksi akses manajerial dan void kasir.	**Fase 4: Simulasi Hari Pertama** Uji coba check-in ruangan, input order F&B, cetak struk kasir, dan penutupan shift.

BAGIAN 1: PERSIAPAN SEBELUM SETUP & CHECKLIST

Sebelum Anda memulai proses pendaftaran venue pada antarmuka Setup Wizard, pastikan Anda telah menyiapkan data dan perangkat operasional berikut agar konfigurasi berjalan lancar dalam hitungan menit.

1.1. Checklist Data Operasional Venue

Komponen Data	Fungsi & Dampak pada Sistem	Contoh Nilai
Nama Resmi Venue	Nama yang tercetak pada header struk kasir dan judul dashboard.	Vortex Club & KTV
Subdomain Khusus	Alamat web unik untuk akses terminal kasir venue Anda.	vortex-club-ktv
Jam Cut-Off Akuntansi	Batas pergantian tanggal buku keuangan harian (sangat penting untuk shift malam).	04:00 Pagi (WIB)
Tarif Pajak PB1	Pajak hiburan daerah yang wajib dipungut pada tagihan tamu.	10%
Service Charge	Biaya layanan operasional untuk pembagian komisi karyawan.	5% (atau 0% jika ditiadakan)
PIN Master Owner	Kredensial keamanan tertinggi untuk otorisasi pembatalan nota, diskon, dan audit kas.	6 Digit Angka Rahasia

1.2. Spesifikasi Hardware & Jaringan Kasir

Harmonic berbasis web modern yang sangat ringan dan tidak membutuhkan server fisik yang mahal di lokasi:

- **Komputer Kasir / Tablet:** PC Windows, laptop, atau tablet Android/iPad dengan browser Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru.
- **Thermal Receipt Printer:** Printer struk kasir ukuran 58mm atau 80mm dengan koneksi USB atau LAN/Wi-Fi (ESC/POS compatible).
- **Koneksi Internet:** Koneksi Wi-Fi atau kabel LAN minimal 5 Mbps. Sistem memiliki penampung memori lokal bila internet mengalami gangguan sementara.
- **Printer Dapur & Bar (Opsional):** Printer terpisah di area bar dan dapur jika ingin mengaktifkan fitur cetak tiket otomatis pesanan.

Keamanan & Kemandirian Data Anda:
Setiap venue yang didaftarkan terhubung ke basis data terisolasi. Kasir dan data penjualan venue Anda tidak akan pernah tercampur dengan tempat lain. Anda dapat mengakses sistem melalui URL spesifik Anda seperti *https://vortex-club-ktv.harmonicpos.com* atau melalui parameter tenant.

BAGIAN 2: PANDUAN PENGISIAN SETUP WIZARD (LANGKAH 1 - 3)

Untuk memulai registrasi, buka halaman registrasi di browser Anda melalui tautan **Setup Wizard**. Anda akan dipandu melalui 6 langkah formulir yang intuitif:

Langkah 1: Identitas & Alamat Web Venue

Pada langkah pertama, Anda menentukan identitas bisnis dan alamat akses sistem venue Anda:

- **Nama Tempat / Brand Venue:** Masukkan nama komersial tempat karaoke atau lounge Anda. Contoh: *Vortex Club & KTV*.
- **Subdomain Web Venue:** Ketikkan nama alias tanpa spasi. Sistem akan melakukan validasi langsung dan mengalokasikan alamat *vortex-club-ktv.harmonicpos.com*.
- **Tagline / Slogan Venue:** Slogan singkat tempat hiburan Anda yang akan tercetak di struk (misal: *Executive Karaoke & Lounge*).
- **Zona Waktu:** Pilih WIB (Asia/Jakarta), WITA (Asia/Makassar), atau WIT (Asia/Jayapura) agar perhitungan durasi billing tepat.

Langkah 2: Konfigurasi Shift & Jam Operasional

Pengaturan waktu pada industri hiburan malam memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari toko ritel biasa:

- **Jam Buka & Tutup Kasir:** Tentukan jam aktif kasir harian (contoh: buka pukul 14:00 siang dan tutup pukul 03:00 subuh).
- **Jam Cut-Off Akuntansi:** Sangat krusial! Menentukan kapan buku kas harian ditutup. Jika diatur pukul **04:00 Pagi**, maka seluruh transaksi tamu yang masuk antara pukul 00:00 hingga 03:59 subuh tetap dihitung sebagai omzet malam tersebut.
- **Jumlah Shift:** Tentukan apakah tempat Anda menggunakan sistem 2 shift (Shift Siang & Shift Malam) atau 3 shift.
- **Grace Period Check-Out:** Toleransi kelebihan pemakaian ruangan (misal 10 menit). Tamu yang melebihi waktu 5 menit tidak langsung ditagih 1 jam tambahan.

Langkah 3: Pajak Daerah, Service Charge & Billing

Harmonic menyediakan fleksibilitas perhitungan pajak daerah dan biaya layanan sesuai ketentuan pemerintah kota setempat:

Pilihan Billing	Penjelasan Mekanisme	Kesesuaian Penggunaan
Skema Plus-Plus (+ +)	Harga room dan F&B yang diinput di menu adalah harga dasar belum termasuk pajak. Sistem menambahkan otomatis PB1 10% dan Service 5% pada total bill.	Standar umum karaoke eksekutif dan lounge berkelas.
Skema Nett (All-In)	Harga yang tertera di menu sudah mencakup pajak dan service. Sistem secara otomatis menghitung proporsi DPP, PB1, dan Service di laporan akuntansi.	Cocok untuk pub, bar kasual, atau program promo all-in.
Pembulatan Kasir	Membulatkan total bill tunai ke ratusan rupiah terdekat (contoh: Rp 124.620 menjadi Rp 124.700) untuk mempermudah uang kembalian kasir fisik.	Mencegah selisih kas fisik akibat ketiadaan uang receh.

BAGIAN 3: PANDUAN PENGISIAN SETUP WIZARD (LANGKAH 4 - 6)

Langkah 4: Fitur & Modul Khusus Nightlife

Harmonic dilengkapi fitur-fitur modular yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai model bisnis tempat Anda:

Modul Sistem	Fungsi & Keunggulan	Rekomendasi
Modul LC (Pemandu Lagu)	Menghitung otomatis durasi pendampingan pemandu lagu per jam, voucher komisi, serta tips langsung ke dalam billing tagihan tamu.	Aktifkan untuk Executive Karaoke.
Split Printer Dapur & Bar	Memecah tiket pesanan otomatis: makanan diteruskan ke printer kitchen, minuman botol/cocktail diteruskan ke printer bar counter.	Aktifkan jika area bar dan dapur terpisah.
Integrasi Smart TV Bridge	Menghubungkan aplikasi kasir dengan layar Smart TV di tiap ruangan karaoke untuk menampilkan hitung mundur waktu dan pesan otomatis.	Opsional untuk efisiensi ruang tamu.
Pilihan Terminologi	Menyesuaikan sebutan unit operasional pada antarmuka: Ruangan (Room), Meja (Table), atau VIP Booth.	Pilih sesuai tata ruang venue Anda.

Langkah 5: Generator Starter Pack Data Awal

Untuk menghemat waktu penginputan saat baru mulai, sistem menyediakan generator data awal siap pakai:

- **Inisialisasi Data Demo Siap Pakai (Sangat Direkomendasikan):** Sistem langsung membuatkan 12 unit kamar (Small, Medium, Large, VIP, VVIP) dengan tarif standar industri, kategori F&B lengkap (Snack, Makanan Berat, Softdrink, Beer, Spirits, Cocktails), dan tarif paket LC.
- **Mulai dengan Data Kosong:** Jika venue Anda memiliki struktur kamar dan menu yang sangat spesifik, Anda dapat memilih mulai dari awal dan menginput master data melalui menu manajemen inventori setelah login.

Langkah 6: Akun Keamanan Owner & Peluncuran

Langkah terakhir adalah membuat akun pemilik venue yang memegang hak kuasa penuh atas sistem:

- **Nama Pemilik / General Manager:** Nama penanggung jawab operasional venue.
- **PIN Master Owner:** Masukkan PIN numerik (minimal 4 digit, disarankan 6 digit angka). PIN ini adalah kunci otorisasi penting untuk void nota, persetujuan diskon, dan penutupan shift kasir.
- **Verifikasi Ringkasan:** Periksa kembali nama tempat, alamat subdomain, dan skema pajak sebelum menekan tombol inisialisasi.
- **Peluncuran Venue:** Klik tombol **Inisialisasi & Luncurkan Venue**. Dalam waktu 1-2 detik, database mandiri Anda aktif dan jendela modal akan memberikan tautan langsung ke terminal kasir.

BAGIAN 4: RUNBOOK SIMULASI TRANSAKSI HARI PERTAMA

Setelah venue Anda selesai diinisialisasi, ikuti simulasi operasional berikut untuk memastikan seluruh tim kasir Anda siap melayani tamu:

Tahap	Aktivitas Kasir	Tindakan pada Sistem Harmonic
1. Login Kasir & Buka Shift	Memulai shift operasional dan mengunci modal awal laci kasir.	Buka web venue Anda, pilih nama kasir atau masukkan PIN, masukkan nominal Modal Kas Awal (misal Rp 500.000), lalu klik **Mulai Shift**.
2. Check-In Tamu / Buka Billing Room	Tamu datang dan memilih ruangan karaoke atau meja lounge.	Pilih kartu kamar yang berstatus *Tersedia (Hijau)*, tentukan durasi pemesanan (misal 2 Jam) atau mode Open Bill, lalu klik **Check-In Ruangan**. Timer otomatis berjalan.
3. Input Pesanan F&B dan LC	Tamu memesan makanan, minuman, dan meminta didampingi pemandu lagu.	Klik kamar yang sedang aktif, buka tab **Pesanan F&B**, pilih menu yang dipesan, lalu klik **Kirim ke Dapur/Bar**. Di tab LC, pilih pemandu lagu yang bertugas.
4. Pembayaran & Cetak Billing	Tamu menyelesaikan kunjungan dan meminta nota tagihan (Bill).	Klik **Check-Out & Bayar**. Sistem menghitung sewa room, pesanan F&B, PB1 10%, dan service. Pilih metode pembayaran (Tunai/QRIS/Debit) lalu cetak struk resmi.
5. Penutupan Shift (End Shift)	Shift berakhir, kasir menghitung uang fisik dan mencetak laporan Z-Report.	Buka menu kasir, pilih **Tutup Shift**, masukkan nominal uang fisik yang ada di laci kasir. Sistem menampilkan rekonsiliasi dan mencetak ringkasan omzet shift.

4.1. Praktik Terbaik (Best Practices) untuk Kasir & Supervisor

- **Periksa Status Kamar secara Visual:** Manfaatkan indikator warna pada dashboard visual (Hijau = Tersedia, Merah = Sedang Digunakan, Kuning = Mendekati Habis Waktu, Abu-Abu = Perlu Dibersihkan).
- **Peringatan 10 Menit Sebelum Waktu Habis:** Sistem akan memunculkan alarm audio-visual lembut saat waktu pemakaian kamar tersisa 10 menit. Kasir dapat menghubungi tamu untuk menanyakan perpanjangan durasi.
- **Otorisasi Void Terkunci:** Setiap pembatalan pesanan atau diskon khusus hanya dapat disetujui jika supervisor/owner memasukkan PIN Master, mencegah kebocoran omzet kasir.

BAGIAN 5: TANYA JAWAB & DUKUNGAN TEKNIS

Berikut jawaban atas pertanyaan umum serta solusi kendala teknis yang mungkin dihadapi saat operasional sehari-hari:

Q: Bagaimana jika koneksi internet di tempat karaoke kami tiba-tiba terputus?

A: Harmonic didesain dengan ketahanan data lokal. Transaksi billing yang sedang berjalan tetap aman di dalam browser kasir. Begitu koneksi internet tersambung kembali, sistem secara otomatis melakukan sinkronisasi tanpa kehilangan data satu detik pun.

Q: Bagaimana jika kami lupa PIN Master Owner yang dibuat saat pendaftaran?

A: PIN Master dapat diatur ulang melalui konsol basis data cloud kami atau dengan menghubungi tim dukungan teknis resmi Harmonic dengan melampirkan bukti kepemilikan venue yang sah.

Q: Apakah logo tempat kami dan skema tarif bisa diubah setelah pendaftaran selesai?

A: Sangat bisa. Seluruh konfigurasi, termasuk logo venue, warna tema, daftar menu F&B, tarif kamar, dan persentase pajak dapat disesuaikan sewaktu-waktu melalui menu Pengaturan Kasir.

Q: Apakah sistem mendukung multi-kasir yang bekerja bersamaan?

A: Ya. Sistem mendukung beberapa terminal kasir sekaligus secara simultan (misal kasir lantai 1, kasir lantai 2, dan kasir bar) yang tersambung ke database terpusat yang sama.

Pusat Dukungan Teknis & Layanan Pelanggan:
Portal Bantuan Teknis: **https://harmonicpos.com/support**
Layanan WhatsApp Darurat 24 Jam: **+62 812-3456-7890**
Email Bantuan Resmi: **support@harmonicpos.com**
Jam Operasional Tim Dukungan: Standby 24/7 termasuk hari libur nasional & akhir pekan.