



دور — نظام إدارة طوابير الزوار

دليل مستخدم دور

دليل إعداد الشاشات

إصدار أكتوبر 2026 · النسخة 0.1.0

دليل إعداد الشاشات

1. لمن هذا الدليل

هذا الدليل لمن يرغب شاشات دور (Dor) ويتولى إدارتها: شاشات صالة الانتظار التي تعرض الرقم الفنادي، وأجهزة التسجيل الذاتي التي يأخذ منها الزائر تذكّره بنفسه، ولوحة المتابعة المباشرة للمشرفين، والصوت الذي يعلن كل نداء. وغالباً ما يكون القائم بذلك مسؤولاً أو فنياً.

بهذا الدليل تستطيع:


- إضافة شاشة انتظار وربطها بجهاز عرض أو حاسوب واختيار شكلها.
- إضافة جهاز تسجيل ذاتي وربط جهاز لوحي به.
- عرض أسطر الأخبار والشرائح على الشاشات.
- اختيار صوت النداء وتجربته وضبط طريقة نطق النداء.
- ضبط لوحة المتابعة.
- معرفة المشكلات الشائعة وحلها (لا صوت، شاشة تطلب رمز الربط من جديد).

2. قبل أن تبدأ

- سجّل الدخول بحسابك، تحتاج صلاحية إدارة الشاشات، وبدونها تعرض صفحة الشاشات رسالة عدم السماح.
- يظهر تبويب **الإعلانات** فقط إن كان مسموحاً لك بإدارة الإعلانات. ويظهر تبويب **الصوت** فقط إن كان مسموحاً لك بإدارة الإعدادات أو القوالب. إن غاب تبويب فاطلب ذلك من مسؤول النظام.
- يمكنك استخدام دور بالعربية أو الإنجليزية وبمظهر فاتح أو داكن من أدوات اللغة والمظهر في التطبيق. وهذا لا يغيّر ما تعرضه شاشات الانتظار، فلكل شاشة لغاتها ومظهرها.
- لا تحتاج الشاشات وأجهزة التسجيل الذاتي إلى تسجيل دخول. تُربط برمز (القسم 4).
- تأكد أن جهاز العرض أو الحاسوب فيه متصفح حديث (يُنصح بـ Chrome أو Edge)، واتصلاً بخادم دور، ومكبرات صوت إن أردت الصوت.

3. تعرّف على شاشتك

افتح **الإدارة** ← **الشاشات**. عنوان الصفحة **الشاشات والصوت**، وفيها حتى ثلاثة تبويبات.



صفحة الشاشات بتبويباتها وقائمة الشاشات

تبويب الشاشات

- زرّ إضافة جهاز تسجيل ذاتي وإضافة شاشة في الأعلى.
- صف لكل شاشة فيه اسمها، وشارة **تسجيل ذاتي** إن كانت جهاز تسجيل ذاتي، وشارة **متصلة** أو **غير متصلة**، وشارة **مرتبطة** أو **غير مرتبطة** أو **ملغاة**. وتحت الاسم الفرع والتخطيط (أو «جهاز تسجيل ذاتي») و**آخر ظهور**.
- أزرار الصف: **تعديل**، و**رمز ربط جديد**، و**فتح صفحة الجهاز** (للأجهزة التسجيل الذاتي فقط)، و**إلغاء الربط** (للشاشات المرتبطة فقط)، و**حذف**.
- تتحدث القائمة تلقائياً كل 15 ثانية. ومعنى «متصلة» أن الشاشة اتصلت بال خادم قبل لحظات.

تبويب الإعلانات

أسطر شريط الأخبار والشرائح التي تظهر على الشاشات (القسم 4.9).

تبويب الصوت

ثلاثة أجزاء بعضها تحت بعض:

1. **إعدادات الصوت**: ما يُعلن، وعدد المرات، والتوقيت، والصوت، ومنطقة للتجربة.
2. **العبارات المنطوقة**: الجملة التي ينطقها صوت المتصفح.
3. **حزم الصوت**: الأصوات المسجلة مسبقاً.

شكل شاشة الانتظار

شاشة الانتظار صفحة بملء الشاشة. في أعلاها الساعة والتاريخ، ثم منطقة النداء (آخر نداء بأرقام كبيرة مع المكتب)، وقائمة بآخر النداءات أو المكاتب، وأعداد المنتظرين، وشرائح متبدلة، وسطر أخبار في أسفلها. وتظهر شارة صغيرة بحالة الاتصال (**متصل** أو **جارٍ إعادة الاتصال...** أو **لا يوجد اتصال بالشبكة**) وهل الصوت مفعل.

ملاحظة: إذا فُعل المسؤول خيار **المناداة بآخر أرقام هاتف الزائر** تعرض الشاشة **الهاتف المنتهي بـ 472** (آخر الأرقام التي كتبها الاستقبال) بدل رقم التذكرة، وينطق الصوت هذه الأرقام واحداً واحداً. ولا تحتوي الحزم المسجلة مقاطع لهذه الجملة، فيتولاها صوت الجملة أو صوت المتصفح.

4. المهام اليومية

4.1 إضافة شاشة انتظار وربطها

- افتح الإدارة – الشاشات واضغط **إضافة شاشة**.
- اكتب الاسم (مثل «تلفاز القاعة الرئيسية») واختر الفرع.
- اختر التخطيط:
 - كلاسيكي: آخر نداء بحجم كبير وبجانبه قائمة بالنداءات الأخيرة.
 - مفرد: النداء الحالي فقط بأكثر حجم ممكن.
 - متعدد المكاتب: شبكة تعرض التذكرة الحالية لكل مكتب.
- اختر **مظهر الشاشة: استخدام الافتراضي** أو **داكن** أو **فاتح** أو **بلون الهوية**. الخيار «استخدام الافتراضي» يتبع المظهر الافتراضي المحدد في الإعدادات – الهوية.
- اضغط **حفظ**. تظهر نافذة فيها **رمز الربط** بحروف كبيرة وعنوان الشاشة.
- على جهاز العرض أو الحاسوب افتح المتصفح واذهب إلى العنوان المعروض (ينتهي بـ `/display`). اكتب الرمز واضغط **اقتران**. ويمكنك فتح العنوان مع الرمز، مثل `/display?code=ABC123`، فيتم الربط دون كتابة. هذا مفيد عند تجهيز جهاز عرض عن بُعد.
- تحقق الشاشة وتبدأ بعرض الطابور. وفي تبويب الشاشات تتحول شارتها إلى **متصلة ومرتبطة**.

ملاحظة: الرمز صالح لمدة 15 دقيقة ويُستخدم مرة واحدة. إن انتهت مدته فاضغط **رمز ربط جديد** في صف الشاشة للحصول على رمز آخر.

ملاحظة: إن أُدخل رمز خاطئ مرات كثيرة تعرض الشاشة «محاولات كثيرة، انتظر دقيقة ثم أعد المحاولة». انتظر دقيقة.

4.2 ضبط ما تعرضه الشاشة

بعد الحفظ الأول اضغط **تعديل** على الشاشة. تظهر خيارات إضافية.

المحتوى

- **العربية والإنجليزية:** اللغات المعروضة. إن اخترت اللتين تتبدل الشاشة بينهما. يجب أن تبقى لغة واحدة على الأقل.
- **التبديل كل (ثانية):** كل كم ثانية تتغير اللغة والشرائح (من 2 إلى 120، والافتراضي 15).
- **مناطق المكاتب:** اكتب أسماء المناطق مفصولة بفواصل لعرض مكاتب وقاعات هذه المناطق فقط. اتركه فارغاً لعرض كل المكاتب. المناطق هي الأسماء المحددة على المكاتب والقاعات.
- **فعل أو عطل:** شريط الأخبار والشرائح وقائمة الانتظار والساعة وعدد الحاضرين في القاعة (٨ / ٣).

الصوت على هذه الشاشة

اترك الخيارات على **وراثية** لتتبع إعدادات الصوت العامة (القسم 4.6). اضبط قيمة فقط عندما يجب أن تختلف هذه الشاشة، كأن تكون أخفض صوتاً:

- **الصوت: وراثية أو مفعّل أو معطل.**
- **مستوى الصوت، وسرعة الكلام** (من 0.5 إلى 1.5)، **ولغة النداء، والتكرار (مرات)** (من 1 إلى 5).

اضغط **حفظ**. تتحدث الشاشة من تلقاء نفسها.

4.3 تجهيز متصفح جهاز العرض أو الحاسوب

افعل ذلك مرة واحدة لكل جهاز شاشة.

1. افتح عنوان الشاشة واربطها.
2. انتقل إلى ملء الشاشة: اضغط **F**، أو انقر مرتين على الصفحة، أو اضغط زر الزاوية (**ملء الشاشة**). اضغط **F** مرة أخرى للخروج.
3. الصوت: تمنع المتصفحات الصوت حتى يلمس أحد الصفحة. إن كان الصوت مفعّلاً تعرض الشاشة **المس الشاشة لتفعيل الصوت**. المس الشاشة أو اضغط أي مفتاح مرة واحدة. تعرض الإشارة بعدها **الصوت مفعّل**.
4. لتجنّب اللمس بعد كل إعادة تشغيل، شغل المتصفح بوضع الكiosk (kiosk) مع السماح بالصوت. في Chrome تكون خيارات أمر التشغيل: `--kiosk --autoplay-policy=no-user-gesture-required`. اطلب من فريق تقنية المعلومات ضبط ذلك كبداية تشغيل للجهاز.
5. تطلب الشاشة من الجهاز أن يبقى مستيقظاً فلا يُظلم. عطل أيضاً السكون ومحافظ الشاشة في نظام التشغيل.
6. افحص مستوى صوت التلفاز أو السماعات، وجزّب بحسب القسم 4.6.

نصيحة: تحفظ الشاشة ربطها في المتصفح. لا تسمح بيانات المواقع في ذلك الجهاز ولا تستخدم نافذة خاصة، وإلا ستطلب الشاشة رمزاً من جديد.

نصيحة: يختفي مؤشر الفأرة بعد ثوانٍ من عدم الحركة.

إن انقطعت الشبكة تبقى الشاشة تعرض آخر حالة معروفة وتعرض **جارٍ إعادة الاتصال...** ثم تعود إلى وضعها الطبيعي من تلقاء نفسها.

4.4 استبدال جهاز عرض أو إعادة الربط أو إلغاء الربط

- **رمز ربط جديد:** استخدمه لجهاز بديل أو لشاشة فقدت ربطها. أدخل الرمز الجديد على الجهاز. يتوقف الجهاز القديم عن العمل فوراً.
- **إلغاء الربط:** اضغط **إلغاء الربط** ثم أكد **إلغاء ربط هذه الشاشة؟**. تتوقف الشاشة عن العمل وتعود إلى صفحة الربط حتى تُربط من جديد برمز جديد. استخدمه لجهاز ضائع أو مسروق.
- **حذف:** يزيل الشاشة من القائمة نهائياً (ويُفصل الجهاز أيضاً).


4.5 إضافة جهاز تسجيل ذاتي

جهاز التسجيل الذاتي جهاز لوحي يأخذ منه الزائر تذكّره بنفسه. يُربط كما تُربط الشاشة.

1. افتح أولاً **الإدارة** ← **الإعدادات** ← **التسجيل الذاتي** وفعل **التسجيل الذاتي** مفعّل. وإلى أن يُفعل يعرض الجهاز المرتبط «التسجيل الذاتي غير متاح هنا. يرجى من الموظف إعطاؤك تذكرة».
 2. في التبويب نفسه يمكنك ضبط: **طباعة التذكرة**، وإظهار **الانتظار المتوقع**، وإظهار **رمز QR لمتابعة التذكرة**، و**ثوانٍ قبل العودة إلى البداية**، وأكبر عدد من المنتظرين في الفرع (0 = بلا حد)، و**تذاكر في الدقيقة لكل جهاز**، و**الخدمات المعروضة**، و**نص الترحيب على الجهاز**. وتظهر الخدمة التي تحتاج موظفاً على الجهاز بعبارة «يرجى مراجعة الموظف».
 3. اذهب إلى **الإدارة** ← **الشاشات** واضغط **إضافة جهاز تسجيل ذاتي**.
 4. اكتب **الاسم** واختر **الفرع**. واختر **اللغات: العربية ثم الإنجليزية أو الإنجليزية ثم العربية أو العربية فقط أو الإنجليزية فقط**. تظهر اللغة الأولى عند البداية ويمكن للزائر التبديل. واختر **المظهر (حسب مظهر الشاشات أو داكن أو فاتح أو هوية الشركة)**.
 5. اضغط **حفظ**. يظهر رمز الربط.
 6. على الجهاز اللوحي افتح العنوان المعروض (ينتهي بـ /kiosk) واكتب الرمز واضغط **اقتران**.
 7. استخدم **فتح صفحة الجهاز** في صف جهاز التسجيل الذاتي لرؤية صفحته في تبويب جديد.
- ما يفعله الزائر على الجهاز: يختار الخدمة، ويكتب بيانات اختيارية إن طُلبت (مثل الاسم أو رقم الجوال بلوحة الأرقام على الشاشة)، ويضغط **احصل على رقمي**، فيرى **رقمك** وعدد من أمامه والانتظار المتوقع إن كان مفعلاً ورمز QR. وبعد ثوانٍ يعود الجهاز إلى البداية. والزائر الذي لديه تذكرة منتظرة تُعرض له التذكرة نفسها بدل تذكرة جديدة. وإن كان الطابور ممتلئاً يطلب الجهاز من الزائر مراجعة الموظف.
- للطباعة الصامتة شغل متصفح الجهاز بالخيار kiosk-printing -- . وبدونه تظهر نافذة الطباعة في المتصفح.
- يعمل إلغاء ربط جهاز التسجيل الذاتي وإعادة ربطه وحذفه كما في الشاشة.

ملاحظة: يرتدي الكشك هوية مؤسستك: يستخدم شريط الترحيب **اللون الأساسي** مع لمسة اللون المميّز، ويظهر الشعار على لوحة بيضاء ليقرأ مع أي لون، وتحمل التذكرة التي تظهر للزائر الشريط نفسه. ويتبدل لون النص بين الأبيض والأسود الداكن ليبقى مقروءاً على الألوان الفاتحة. أما **مظهر** الكشك (داكن أو فاتح أو بلون المؤسسة) فيحدد الخلفية تحت الشريط كما في شاشات صالة الانتظار.

4.6 اختيار صوت النداء وتجربته



تبويب الصوت في صفحة الشاشات

افتح تبويب الصوت.

الخطوة 1: اختر من ينطق بالعربية. فى صوت النداء بالعربية:

- **صوت المتصفح (جهاز الشاشة):** يستخدم الصوت المثبت على جهاز العرض أو الحاسوب. لا يعمل إن لم يكن على الجهاز صوت عربي، وأكثر الحواسيب بلا صوت عربي.
- **الأصوات المسجلة:** تعرض كل بطاقة اسم الصوت وعدد مقاطعه. اضغط **استماع** لسماع نموذج (الرقم B 14 إلى المكتب 3)، ثم **استخدام هذا الصوت**. تعرض البطاقة بعدها **قيّد الاستخدام**. ويصل التغيير إلى كل الشاشات المرتبطة فوراً.
- إن كانت القائمة فارغة فاضغط **إضافة الأصوات المرفقة**. الأصوات المرفقة مسجلة مسبقاً وتعمل دون اتصال بالإنترنت.

الخطوة 2: اختر مصدر الصوت. في بطاقة الصوت يوجد **مصدر الصوت** بثلاثة خيارات:

الخيار	ما يفعله	ما يحتاجه
صوت المتصفح	ينطق الجهاز بصوته الخاص.	صوت مثبت للغة على كل جهاز شاشة.
حزمة صوت مسجلة مسبقاً	تشغل مقاطع مسجلة لكلمة «رقم» والحرف والرقم و«تفضل إلى المكتب». تعمل على أي حاسوب.	لا تحتاج إنترنت.

الخيار	ما يفعله	ما يحتاجه
صوت جملة طبيعي (عبر الإنترنت)	يقرأ النداء العربي كاملاً كجملة واحدة طبيعية بالصوت العصبي المرافق للصوت الذي اخترته. وهو أطبعها.	يحتاج خادم دور إلى الإنترنت في أول مرة تُنطق فيها كل جملة (تستغرق بضع ثوانٍ)، ثم يحفظها ويشغلها فوراً. وإن تعذر وصول الخادم إلى الإنترنت يتولى الصوت المسجل المهمة تلقائياً.

ملاحظة: الأصوات العربية المسجلة وصوت الإنترنت مخصصة أساساً للتجربة والتقييم. اسأل موّرك إن كان ترخيصك يسمح باستخدامها في التشغيل الفعلي.

الخطوة 3: ما الذي يُعلن. في ما الذي يُعلن:

- **نطق نداء التذاكر:** يشغل الصوت أو يوقفه لكل الشاشات.
- **لغة النداء:** العربية فقط أو الإنجليزية فقط أو لغة الزائر (اللغة المختارة عند الاستقبال) أو العربية ثم الإنجليزية أو الإنجليزية ثم العربية.
- **قراءة التذكرة:** الحرف ثم الرقم أو الرقم فقط أو رقمًا رقمًا. تعرض القائمة مثالاً للتذكرة B-014. تُستخدم أعداد عربية حقيقية فيقرأ 14 عدداً واحداً.
- **إعلان المكتب:** يضيف المكتب إلى النداء.

الخطوة 4: التكرار. في عدد المرات: التكرار (مرات) (من 1 إلى 5، والافتراضي 2) والمهلة بين التكرارات (الافتراضي 4 ثوانٍ).

الخطوة 5: التوقيت (يؤثر في الأصوات المسجلة). في **التوقيت** يمكنك تغيير الفاصل بين كلمة «رقم» والتذكرة، وبين الحرف والرقم، وقبل جزء المكتب، وبين النغمة والصوت، والتداخل داخل العدد. وإن بدا النداء غير طبيعي فاضغط **استعادة القيم الطبيعية**.

الخطوة 6: الصوت. في **الصوت: مستوى الصوت، وسرعة الصوت المسجل** (اجعلها قريبة من 1.00)، و**سرعة صوت المتصفح** (الافتراضي 0.90)، و**تشغيل نغمة قبل النداء، ومستوى النغمة، وأسماء الأصوات المفضلة** الاختيارية لصوت المتصفح (بداية اسم صوت مثبت لكل لغة).

الخطوة 7: التجربة. في **تجربة النداء** اكتب رقم التذكرة والمكتب ثم اضغط **تشغيل بالعربية** أو **تشغيل بالإنجليزية** أو **تشغيل حسب الإعدادات**. تستخدم التجربة القيم الموجودة في الصفحة حتى قبل حفظها، وتعرض **النص المنطوق بالضبط**. اضغط مرة لتسمح بالصوت في هذا المتصفح. اضغط **إيقاف** للإيقاف.

الخطوة 8: الحفظ. اضغط **حفظ** في أسفل الصفحة. وما دامت هناك تغييرات غير محفوظة تعرض الصفحة **تغييرات غير محفوظة**. أما اختيار صوت بـ **استخدام هذا الصوت** فيحفظ فوراً.

نصيحة: جرّب على الشاشة الفعلية أيضاً. افتح عنوان الشاشة على جهاز العرض، واناذ تذكرة تجريبية من مساحة عمل الموظف، واستمع من منطقة الانتظار.

4.7 تعديل العبارات المنطوقة (صوت المتصفح)

جزء العبارات المنطوقة هو الجملة التي ينطقها صوت المتصفح، واحدة للعربية وواحدة للإنجليزية.

1. عدّل النص. اضغط على متغير ({ticket} أو {desk} أو {agent} أو {reason}) لإدراجه عند المؤشر.
2. اقرأ سطر **استماع**. واضغط **تجربة الصوت** لسماعه بصوت مثبت على حاسوبك.
3. اضغط **حفظ**.

الأصوات العربية المسجلة وصوت الإنترنت تنطق صياغتها الثابتة («رقم» ثم التذكرة ثم «تفضل إلى المكتب» ثم المكتب). وإن عطلت **إعلان المكتب** مع صوت المتصفح فاكذب جزء المكتب جملة مستقلة بعد فاصلة ليتمكن حذفها.

4.8 حزم الصوت

يعرض **حزم الصوت** مجموعات الأصوات المسجلة. يكفي أكثر الناس **إضافة الأصوات المرفقة** من القسم 4.6. وإضافة تسجيلاتك:

1. اضغط **إضافة حزمة صوت**.
2. اكتب **الاسم** واختر **اللغة**.
3. في **المقاطع (JSON)** اكتب مفتاح كل مقطع وملف صوته، مثل: "ar.phrase.number":
"/audio/ar/number.mp3". تبدأ القيم بـ / أو data:audio/. وتنتهي الصفحة إن لم يكن JSON صالحاً.
4. أبقِ **نشط** مفعلاً واضغط **حفظ**.

مفاتيح المقاطع: ar.phrase.number و ar.phrase.desk و ar.num.0 حتى ar.num.999 ، أو ar.digit.0 حتى ar.digit.9 فقط، و ar.word.thousand و ar.letter.A حتى ar.letter.Z (وببادئة en. للإنجليزية). والأعداد الناقصة تُركَّب من أعداد أصغر. استخدم القلم لتعديل حزمة وسلة المهملات لحذفها.

4.9 شريط الأخبار والشرائح

إن كان مسموحاً لك بإدارة الإعلانات فافتح تبويب **الإعلانات**.


1. اضغط **إضافة إعلان**.
2. اختر **النوع: سطر في الشريط** (نص يتحرك أسفل الشاشة) أو **شريحة** (لوحة كاملة بنص والصورة).
3. اكتب **النص** بالعربية والإنجليزية. وللشريحة يمكنك رفع صورة حتى 1.5 ميغابايت وضبط **مدة الشريحة (ثانية)**.
4. اضبط اختياريّاً **يبدأ في وينتهي في**. وبدون تواريخ يظهر **يُعرض دائماً**.
5. احفظ. تعرض الشاشة أسطر الشريط والشرائح فقط إن كان **شريط الأخبار والشرائح** مفعّلين في تلك الشاشة (القسم 4.2).

4.10 النداء الجماعي على قاعة

إن كانت مؤسستك تستخدم القاعات، حيث يستقبل موظف واحد عدة زوار معاً، فتعرض الشاشة النداء بطاقة واحدة: «القاعة 2» مع كل أرقام التذاكر المُنادى عليها. وينطق الصوت القاعة والأرقام. وتُضبط طريقة قراءة الأرقام من **الإعدادات** ← **القاعات** ← **كيفية إعلان المجموعة**. وتتبع لغات النداء والتكرار والفواصل إعدادات الصوت أعلام. ويعرض خيار **عدد الحاضرين في القاعة (٣ / ٨)** في الشاشة عدد الزوار داخل القاعة.

4.11 لوحة المتابعة المباشرة

لوحة المتابعة صفحة عمليات مباشرة للمشرفين. افتح **لوحة المتابعة المباشرة** من قائمة المساحات. وتحتاج صلاحية لوحة المتابعة.



لوحة المتابعة المباشرة

- اختر **الفرع** في الأعلى. تعرض الصفحة بطاقات (بالانتظار، وأطول انتظار، وموظفون متاحون ومشغولون وفي استراحة، وتمت خدمتهم اليوم، ولم يحضروا اليوم، وغيرها)، والمكاتب مع تذكرتها الحالية، والقاعات، والانتظار حسب سبب الزيارة، والانتظار الطويل، **والتنبيهات**.
- اضغط **F** أو زر **ملء الشاشة** لملء جهاز العرض. واستخدم زر الشمس أو القمر للتبديل بين الفاتح والداكن.
- تتحدث الصفحة تلقائياً وتعرض **آخر تحديث قبل ... ث**. وإن تعذر التحميل تعرض «تعذر تحميل البيانات المباشرة. إعادة المحاولة...».
- يرى المشرفون المسموح لهم بإدارة التنبيهات زر **إقرار** على كل تنبيه.
- يُضبط المظهر من الإعدادات ← **لوحة المتابعة: المظهر (داكن أو فاتح أو داكن بلون الهوية)**، و**حجم النص (%)**، و**عنوان اللوحة (اختياري)**، وإظهار الشعار واسم الشركة واسم الفرع والساعة والتاريخ ورضا الزوار اليوم.
- تعرض اللوحة أرقام التذاكر والأعداد فقط، ولا تعرض بيانات الزوار أبداً.

5. ممارسات جيدة ونصائح

- أعط كل شاشة اسماً واضحاً يدل على مكانها («تلفاز القاعة الرئيسية»، «ممر الطابق الثاني») لتجدها بسهولة في القائمة.

- استخدم **متعدد المكاتب** على الشاشة العريضة عند كثرة المكاتب، ومفرد عندما يقف الزوار بعيداً، و**كلاسيكي** خياراً آمناً.
- أبقِ **العربية ثم الإنجليزية** للجمهور المختلط، واجعل **لغة النداء العربية فقط** إن كان أكثر الزوار يتكلمون العربية.
- استخدم مناطق المكاتب إن كان في الفرع الواحد عدة صالات انتظار لكل منها شاشتها.
- جرّب الصوت دائماً بعد تغيير الصوت أو التكرار أو مستوى الصوت.
- راجع **آخر ظهور** وشارة **متصلة** بين وقت وآخر. الشاشة التي تعرض **غير متصلة** تحتاج متابعة.
- أبقِ الشاشات وأجهزة التسجيل الذاتي على اتصال شبكة مستقر، ويفضّل السلكي.
- ألغ ربط أي جهاز مُقد أو بيع أو نُقل إلى موقع آخر.

6. أسئلة شائعة وحل المشكلات

المشكلة	ما العمل
لا يوجد صوت على الشاشة.	تأكد أن نطق نداء التذاكر مفعل وأن الصوت في إعدادات الشاشة نفسها ليس معطّل . المس الشاشة مرة إن عرضت المس الشاشة لتفعيل الصوت . افحص صوت التلفاز وإعداد مستوى الصوت. شغل المتصفح بخيار السماح بالتشغيل التلقائي (القسم 4.3).
تعرض الشاشة «المس الشاشة لتفعيل الصوت» بعد كل إعادة تشغيل.	يمنع المتصفح الصوت حتى اللمس. شغل Chrome بالخيار <code>--autoplay-policy=no-user-gesture-required</code> أو المس الشاشة بعد كل إعادة تشغيل.
النداء صامت بالعربية ويعمل بالإنجليزية.	ليس على الجهاز صوت عربي. في صوت النداء بالعربية اختر صوتاً مسجّلاً واضغط استخدام هذا الصوت .
تقول الصفحة «لا يوجد في هذا الجهاز صوت لهذه اللغة».	اختر صوتاً مسجّلاً أو صوت الإنترنت أو ثبت صوتاً على الجهاز.
الصوت غير المطلوب أو لهجته غير مناسبة.	اختر صوتاً آخر في صوت النداء بالعربية واضغط استماع . ومع صوت المتصفح اضبط أسماء الأصوات المفضلة .
الصوت يبدو كلمات منفصلة.	جرّب صوت جملة طبيعي (عبر الإنترنت) ، أو اضغط استعادة القيم الطبيعية في التوقيت .
صوت الإنترنت صامت أو بطيء في أول مرة.	يحتاج الخادم إلى الإنترنت في أول مرة تُنطق فيها كل جملة. افحص وصول الخادم إلى الإنترنت. وحتى ذلك يُستخدم الصوت المسجّل.
الصوت سريع أو بطيء.	غيّر سرعة الصوت المسجّل (للمسجّل) أو سرعة صوت المتصفح (للمتصفح). ولشاشة واحدة اضبط سرعة الكلام الخاصة بها.
يتكرر النداء مرات أكثر أو أقل من المطلوب.	غيّر التكرار (مرات) في الإعدادات العامة أو في إعدادات الشاشة نفسها.
يُقرأ الرقم رقماً رقماً.	اضبط قراءة التذكرة على الحرف ثم الرقم أو الرقم فقط .

المشكلة	ما العمل
تعرض الشاشة صفحة الاقتران من جديد.	أزِل ربطها. من الأسباب: إلغاء ربط الشاشة أو حذفها أو إعطاؤها رمزاً جديداً، أو مسح بيانات المتصفح. اضغط رمز ربط جديد واربطها من جديد. ولا تستخدم نافذة خاصة.
«الرمز غير صحيح أو منتهي الصلاحية».	الرمز صالح 15 دقيقة ويُستخدم مرة واحدة. اضغط رمز ربط جديد وأدخل الرمز الجديد.
«محاولات كثيرة، انتظر دقيقة ثم أعد المحاولة».	انتظر دقيقة ثم أدخل الرمز بعناية.
تعرض الشارة غير متصلة أو جارٍ إعادة الاتصال....	افحص الشبكة والعنوان. تبقى الشاشة تعرض آخر حالة وتتعاوى من تلقاء نفسها.
تعرض الشاشة لغة مختلفة أو مكاتب كثيرة.	عدّل الشاشة: اضبط العربية والإنجليزية ومناطق المكاتب .
لا يظهر شريط أخبار أو شرائح.	فعل شريط الأخبار والشرائح في تلك الشاشة، وتأكد أن الإعلان نشط وضمن تواريخه.
يقول جهاز التسجيل الذاتي «التسجيل الذاتي غير متاح هنا».	فعل التسجيل الذاتي مفعل في الإعدادات ← التسجيل الذاتي .
يقول الجهاز «تعدّد الوصول إلى النظام».	افحص اتصال الجهاز اللوحي. لا يصدر الجهاز تذاكر دون اتصال.
يقول الجهاز «الطابور ممتلئ حالياً».	بلغ عدد المنتظرين حد أخبر عدد من المنتظرين في الفرع . ارفعه (0 = بلا حد) أو اخدم الطابور.
خدمة على الجهاز تعرض «يرجى مراجعة الموظف».	تلك الخدمة تحتاج موظفاً (مثلاً تتطلب بيانات لا يُسمح للزائر بكتابتها). غيّر ذلك من سبب الزيارة.
تُظلم الشاشة.	عطل السكون ومحافظ الشاشة في نظام التشغيل وأبقِ الشاشة بملء الشاشة.
لا أرى تبويب الصوت أو الإعلانات.	حسابك لا يملك الصلاحية اللازمة. اسأل مسؤول النظام.

7. مرجع سريع

الإجراء	أين	ما يفعله
إضافة شاشة	الإدارة ← الشاشات ← الشاشات	ينشئ شاشة انتظار ويعرض رمز ربط.

الإجراء	أين	ما يفعله
إضافة جهاز تسجيل ذاتي	الإدارة ← الشاشات ← الشاشات	ينشئ جهاز تسجيل ذاتي ويعرض رمز ربط.
رمز ربط جديد	صف الشاشة	رمز جديد صالح 15 دقيقة ويُستخدم مرة واحدة.
إلغاء الربط	صف الشاشة	يفصل الجهاز حتى يُربط من جديد.
حذف	صف الشاشة	يزيل الشاشة.
فتح صفحة الجهاز	صف جهاز التسجيل الذاتي	يفتح صفحة الجهاز في تبويب جديد.
F / نقر مزدوج	على الشاشة	يشغّل ملء الشاشة أو يوقفه.
التخطيط	تعديل الشاشة	كلاسيكي أو مفرد أو متعدد المكاتب.
المظهر	تعديل الشاشة	استخدام الافتراضي أو داكن أو فاتح أو بلون الهوية.
مناطق المكاتب	تعديل الشاشة	يعرض فقط مكاتب وقاعات المناطق المذكورة.
الصوت (لكل شاشة)	تعديل الشاشة	وراثية أو مفعل أو معطل. مع مستوى الصوت والسرعة واللغة والتكرار الخاصة بها.
استخدام هذا الصوت	تبويب الصوت	يختار الصوت العربي لكل الشاشات.
مصدر الصوت	تبويب الصوت	صوت المتصفح أو حزمة مسجلة أو صوت جملة عبر الإنترنت.
تشغيل حسب الإعدادات	تبويب الصوت	يجبّ النداء بقيم الصفحة.
استعادة القيم الطبيعية	تبويب الصوت	يعيد قيم التوقيت الافتراضية.
إضافة حزمة صوت	تبويب الصوت	يضيف مقاطعك المسجلة.
إضافة إعلان	تبويب الإعلانات	يضيف سطر شريط أو شريحة.
إعدادات التسجيل الذاتي	الإدارة ← الإعدادات ← التسجيل الذاتي	يفعّل الجهاز ويضبط حدوده ونصومه.
مظهر لوحة المتابعة	الإدارة ← الإعدادات ← لوحة المتابعة	المظهر وحجم النص والعنوان وما يُعرض.